

Specificație Etichetă Produs

Marcaje legale, trasabilitate, cod QR

1. Scop

Această specificație definește conținutul obligatoriu și machetarea etichetei aplicate pe carcasa SERA-CTRL-01. Eticheta servește simultan pentru: identificare produs, marcaje de conformitate legală (CE, WEEE, RoHS), trasabilitate (serie unică) și asociere în aplicație (cod QR).

2. Mostră vizuală (scară 1:1, 80×50mm)



Cod QR aplicat separat (zonă dedicată 18×18mm):



3. Elemente obligatorii și poziționare

Element	Conținut	Cerință legală
Denumire produs	SERA-CTRL-01	Identificare model — obligatoriu LVD
Date electrice	230V~ 50Hz, max. 16A	EN 62368-1 — caracteristici nominale
Grad protecție	IP54	Informare utilizator
Marcaj CE	Simbol CE, h ≥ 5mm, proporții oficiale	Reg. 765/2008 — obligatoriu, vector oficial UE
Simbol WEEE	Pubelă tăiată cu X	Dir. 2012/19/UE — obligatoriu
Marcaj RoHS	Text «RoHS» sau simbol dedicat	Dir. 2011/65/UE — recomandat pe etichetă
Identificare producător	Denumire legală + țară	Reg. 765/2008 art. 7 — obligatoriu
Număr de serie	Format SERA-XXXXXX (din MAC)	Trasabilitate — obligatoriu pentru RMA
An fabricație	ex. «Fabricat: 2026»	EN 62368-1

Element	Conținut	Cerință legală
Cod QR claim	URL cu device_id + claim_code	Funcțional — onboarding aplicație

4. Specificații fizice

Parametru	Valoare
Dimensiune etichetă	80 × 50 mm
Material	Folie poliester (PET) rezistentă UV și umiditate, adeziv permanent
Tehnologie imprimare	Transfer termic (durabilitate superioară etichetelor cu jet de cerneală)
Poziționare pe carcasă	Pe partea inferioară sau laterală, vizibilă fără demontare
Cod QR — dimensiune minimă	18 × 18 mm (lizibil de la 10cm cu camera telefonului)

⚠ **Marcajul CE din această machetă este un PLACEHOLDER (cerc + text). Înainte de tipărirea etichetelor de producție, înlocuiți-l cu vectorul oficial al simbolului CE obținut de la Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, respectând proporțiile și înălțimea minimă de 5mm.**

5. Generare automată la linia de producție

Codul QR și numărul de serie se generează automat de către stația de test (jig_test.py, vezi Pasul 2) pentru fiecare unitate care trece testul funcțional. Restul elementelor etichetei (marcaje legale, specificații electrice) sunt fixe și fac parte din șablonul pre-imprimat sau din șablonul PDF complet generat per unitate.