

Dalla comunicazione tra due neuroni a una politica decisionale appresa

Andrea Corti --- Universita' di Pavia (TLB / Fisica)

Settembre 2026

Indice

1. Introduzione, motivazione e fondamenti teorici	4
1.1 Motivazione del progetto	4
1.2 Perche' il modello di Izhikevich	5
1.3 Ambiente di sviluppo e strumenti	6
1.4 Struttura del documento	7
2. Percorso sperimentale: dal singolo neurone alla rete	7
2.1 Comunicazione base tra due neuroni	7
2.2 Soglia sinaptica	9
2.3 Plasticita' sinaptica a breve termine (facilitazione)	11
2.4 Propagazione in una catena di neuroni	14
2.5 Sommazione temporale (convergenza)	16
2.6 STDP — Spike-Timing-Dependent Plasticity	18
2.7 Classificazione di pattern tramite STDP	21
2.8 Rete bilanciata eccitazione-inibizione (300 neuroni)	24
2.9 Risposta a uno stimolo e recupero omeostatico	27
2.10 Architettura modulare: due regioni collegate	30
2.11 Verifica statistica: l'effetto osservato e' reale o rumore?	33
3. Scaling verso la dimensione di un cervello di topo	37
3.1 Il numero di riferimento e il vincolo di memoria	37
3.2 Il cambiamento tecnico chiave: connettivita' a grado fisso	37
3.3 Dati di scaling, misurati sul MacBook Air M5	38
3.4 Effetto del throttling termico	39
3.5 Script di scaling progressivo: metodologia	39
3.6 Esperimento finale a 40 milioni di neuroni	42
4. Oltre la scala pura: struttura spaziale e attrattori	46
4.1 Connettivita' dipendente dalla distanza (small-world)	46
4.2 Forma 3D a cervello, e scaling a 1 milione di neuroni	49

4.3 Tentativo di attrattore tramite apprendimento (STDP su rete spaziale) — risultato negativo	51
4.4 Ring attractor: un vero attrattore neurale, costruito da zero	52
4.5 Dove si sono fermati gli scienziati: stato dell'arte reale (settembre 2026)	56
5. Verso una politica decisionale: catene, competizione, apprendimento	58
5.1 Catena di due attrattori: l'attivazione dell'uno determina l'altro	58
5.2 Competizione tra alternative: B "sceglie" tra piu' candidati	61
5.3 Apprendimento per rinforzo: la rete impara quale alternativa scegliere	65
5.4 Politica contestuale: risposte diverse per contesti diversi	68
5.5 Comunicazione bidirezionale appresa: dal canale fisso alla sinapsi che impara	73
5.6 Verso il dominio spiking: un vero ring attractor a impulsi	158
5.7 Comunicazione appresa tra due anelli spiking, con STDP vera	163
5.8 Tentativo di bidirezionalita' spiking: la stessa asimmetria del modello a rate	169
5.9 Bidirezionalita' spiking: isolamento del confondimento e conclusione negativa definitiva	175
5.10 Piu' messaggi in dominio spiking: nessuna interferenza, a differenza del modello a rate	188
5.11 Verifica Monte Carlo del risultato spiking multi-messaggio	193
5.12 Bidirezionalita' spiking: conclusione finale dopo otto tentativi indipendenti	196
5.13 Interruttore di trasmissione e verifica Monte Carlo: la conclusione definitiva, corretta	210
5.14 Normalizzazione omeostatica: un miglioramento reale, verificato ma non perfetto	225
5.15 Omeostasi piu' reattiva: 7/8 seed stabili e primo segnale pulito di crescita bidirezionale	236
5.16 Interruttore di emergenza: 7/8 seed puliti, il seed ostinato migliora 40x	248
5.17 Bidirezionalita' spiking risolta: 8/8 seed stabili, crescita bidirezionale in ogni singolo run	263
5.18 Piu' messaggi bidirezionali: il completamento del dialogo spiking	276
5.19 Stress-test a tre messaggi: l'architettura regge sotto carico maggiore	289
5.20 Oltre la coppia: staffetta a tre popolazioni (A->B->C->A)	301
5.21 Fuori da Brian2: impatto fisico di fasci ionici CNAO sull'architettura ad anello (progetto separato)	310
5.22 Dalla dose fisica alla funzione: knockout dei neuroni a dose piu' alta	312
5.23 Verifica Monte Carlo del knockout: robusto su 8 seed indipendenti	318
5.24 Controllo negativo: un knockout casuale non produce lo stesso effetto	323

5.25	Il vero picco di Bragg, e un artefatto metodologico scoperto correggendolo	328
5.26	Ri-verifica del knockout con la mappa di dose corretta: il meccanismo si conferma, ribaltato	329
5.27	Progetto unificato: dataset completo al picco di Bragg e gradiente dose-risposta	335
5.28	Il gradiente dose-risposta regge anche con i protoni: quattro punti indipendenti	340
5.29	Recupero funzionale dopo il danno: la plasticita' residua compensa, non ripara	345
5.30	Il punto di non ritorno: quando la lesione e' completa, il recupero sparisce	352
5.31	Dose fisica o dose biologica? Il modello RBE di Chiba/NIRS applicato alla mappa neuronale	358
5.32	Limite scoperto: la mappa di dose per-neurone non e' riproducibile run a run	363
5.33	Il gradiente su basi statistiche solide: emerge una soglia minima .	365
5.34	Il vero modello MKM di Kase/NIRS, validato contro dati pubblicati	370
5.35	Il modello MKM su tutte e sei le configurazioni cliniche CNAO .	373
5.36	Verificato, non ipotizzato: cosa causa il picco anomalo di RBE del protone a 150 MeV	374
5.37	Piu' statistica aiuta, ma non basta: quantificato il costo per stabilizzare la mappa	376
5.38	La dimensione del knockout non e' magica: il meccanismo generalizza oltre "esattamente 10"	377
5.39	Il collegamento nanodosimetrico, primo passo: lo spettro degli elettroni secondari	386
5.40	Collegamento nanodosimetrico completato: ICSD reali da elettroni secondari CNAO	392
5.41	Verifica Monte Carlo di nanoICSD: a differenza della mappa di dose, gli ICSD sono stabili	393
6.	Realismo biofisico e densita' sinaptica: confronto con l'Allen Institute	393
6.1	Il vincolo fondamentale: memoria come budget condiviso	394
6.2	Sinapsi a conduttanza: un secondo asse di realismo	394
6.3	Prima rete Allen-density: 118.000 neuroni, connettivita' casuale . .	395
6.4	Sintesi: struttura spaziale + realismo biofisico -- primo tentativo instabile	395
6.5	Ritaratura e verifica: la correzione riuscita	396
6.6	Visualizzazione 3D della rete finale	398
6.7	Confronto finale con l'Allen Institute	402
7.	Discussione	403
7.1	Sintesi del percorso completo	403
7.2	Le due lezioni metodologiche piu' importanti	403

7.3 Cosa manca per una vera funzionalita' cerebrale	404
8. Limiti del lavoro	404
9. Possibili sviluppi futuri	405
10. Glossario dei termini tecnici usati nel documento	406
11. Materiali e riproducibilita'	408

Dalla comunicazione tra due neuroni a una politica decisionale appresa

Un percorso completo di simulazione neurale computazionale: dalla scala di un singolo neurone fino a 40 milioni, dalla propagazione di un segnale fino a un rudimento di apprendimento per rinforzo

Andrea Corti

Settembre 2026

Progetto personale — Python 3.14, Brian2 2.10.1, MacBook Air M5 (24 GB RAM)

1. Introduzione, motivazione e fondamenti teorici

1.1 Motivazione del progetto

Il progetto nasce da una domanda semplice da formulare ma difficile da rispondere per intero: e' possibile, con strumenti accessibili a uno studente universitario -- un laptop, il linguaggio Python, la letteratura scientifica pubblicamente disponibile -- costruire, passo dopo passo, un sistema che riproduca alcuni dei principi computazionali fondamentali di un circuito neurale biologico? E se si', quanto lontano si puo' arrivare prima di scontrarsi con i veri limiti -- computazionali, teorici, o entrambi -- che anche i laboratori di ricerca professionali incontrano?

La risposta, come questo documento mostra in dettaglio, e' articolata: si puo' arrivare sorprendentemente lontano nella scala pura (decine di milioni di neuroni simulati su un laptop personale) e in alcuni fenomeni computazionali di base (comunicazione, soglia, apprendimento locale, attivita' collettiva, persino un rudimento di apprendimento per rinforzo) -- ma si incontrano anche, in modo concreto e riproducibile, gli stessi ostacoli concettuali che rendono la simulazione completa di un cervello reale un problema di ricerca tuttora aperto, anche per i laboratori con supercomputer dedicati.

Un principio metodologico ha guidato l'intero percorso, ed e' forse il contributo piu' importante del progetto quanto i risultati numerici stessi: ogni affermazione doveva essere verificata con codice eseguito realmente, non assunta o dedotta a occhio da un grafico. Quando un risultato sembrava interessante ma non

era stato controllato con il rigore statistico adeguato (il caso piu' evidente e' la propagazione tra due moduli di rete, sezione 2.11), il progetto si e' fermato a verificarlo con gli strumenti corretti -- anche quando questo significava scoprire che l'effetto apparente non era reale, o che un tentativo di costruire un meccanismo (l'attrattore via STDP, sezione 4.2) falliva completamente. Questa disciplina ricorre piu' volte nel documento, ed e' intenzionale: un risultato negativo verificato rigorosamente vale, dal punto di vista scientifico, piu' di un risultato positivo osservato ma non controllato.

1.2 Perche' il modello di Izhikevich

La scelta del modello matematico con cui rappresentare un singolo neurone non e' banale, ed e' stata la prima decisione tecnica del progetto. Esistono, in ordine crescente di dettaglio biofisico e costo computazionale, diverse famiglie di modelli:

- Modello Integrate-and-Fire (IF): il piu' semplice possibile, una singola equazione differenziale lineare per il potenziale di membrana con una soglia fissa. Computazionalmente quasi gratuito, ma non riproduce la forma reale del potenziale d'azione ne' la ricca varieta' di pattern di scarica osservati nei neuroni reali
- Modello di Izhikevich (2003): due equazioni differenziali accoppiate (una per il potenziale di membrana v , una per una variabile di recovery u). Con la scelta opportuna di quattro parametri (a , b , c , d) riproduce qualitativamente quasi tutti i pattern di scarica osservati nei neuroni corticali reali -- regular spiking, fast spiking, bursting, chattering -- con un costo computazionale di poco superiore a Integrate-and-Fire. E' il modello scelto per l'intero progetto
- Modello di Hodgkin-Huxley (1952): quattro equazioni differenziali con base biofisica reale (correnti ioniche di sodio e potassio attraverso la membrana, modellate esplicitamente). Estremamente accurato e biologicamente interpretabile, ma computazionalmente pesante -- impraticabile per reti di milioni di neuroni su hardware personale nei tempi di un progetto di questa portata

Per un progetto che doveva scalare fino a decine di milioni di neuroni mantenendo un dettaglio comportamentale ragionevole, il modello di Izhikevich rappresentava il compromesso corretto tra realismo e trattabilita' computazionale -- ed e' la stessa scelta fatta da gran parte della letteratura di neuroscienza computazionale quando la scala della simulazione e' un vincolo primario.

Le due equazioni usate in ogni singolo script del progetto (con lievi variazioni di parametrizzazione discusse caso per caso) sono, nella forma originale di Izhikevich:

$$dv/dt = 0.04 v^2 + 5 v + 140 - u + I \text{ (} v \text{ in millivolt, } t \text{ in millisecondi)}$$

$$du/dt = a (b v - u)$$

condizione di reset: se $v \geq 30$ mV allora $v \rightarrow c$, $u \rightarrow u + d$

La variabile v rappresenta il potenziale di membrana (l'analogo della tensione elettrica reale ai capi della membrana cellulare di un neurone); u e' una variabile di "recovery" che rappresenta collettivamente l'attivazione dei canali del potassio e l'inattivazione dei canali del sodio -- il meccanismo biologico responsabile del periodo refrattario che segue ogni scarica (il breve intervallo in cui un neurone non puo' sparare nuovamente, indipendentemente da quanto forte sia lo stimolo).

I quattro parametri (a , b , c , d) determinano il "tipo" di comportamento del neurone. In questo progetto si e' usato quasi ovunque il set standard per neuroni "regular spiking" (RS), il tipo piu' comune nella corteccia cerebrale reale:

Parametro	Valore usato	Significato
a	0.02 /ms	velocita' di recovery della variabile u
b	0.2 /ms	sensibilita' di u alle fluttuazioni sotto-soglia di v
c	-65 mV	valore a cui v viene riportato dopo uno spike
d	6-8 mV/ms (a seconda dell'esperimento)	incremento di u dopo uno spike (adattamento)

1.3 Ambiente di sviluppo e strumenti

Tutti gli esperimenti sono stati sviluppati ed eseguiti su un MacBook Air con chip Apple M5 e 24 GB di RAM. Il software di simulazione principale e' Brian2 (versione 2.10.1), una libreria Python specializzata nella simulazione di reti neurali a impulsi (spiking neural networks), ampiamente usata in ambito accademico di neuroscienza computazionale. Brian2 compila le equazioni differenziali specificate dall'utente in codice C++/Cython ottimizzato "dietro le quinte", permettendo simulazioni efficienti anche di reti di dimensioni considerevoli pur mantenendo un'interfaccia Python di alto livello e leggibile.

Per gli esperimenti alla scala piu' grande (oltre il milione di neuroni, sezione 3 e sezione 4.1) si e' dovuto abbandonare la sintassi di connettivita' probabilistica standard di Brian2 -- che valuta, concettualmente, la probabilita' di connessione per ogni possibile coppia di neuroni, con un costo computazionale che cresce come il quadrato del numero di neuroni ($O(N^2)$) -- in favore di una costruzione esplicita e efficiente degli indici di connessione tramite NumPy e SciPy (in particolare la struttura dati KD-tree per le interrogazioni di vicinato spaziale), passata poi a Brian2 tramite l'interfaccia a basso livello `connect(i=..., j=...)`. I dettagli completi di questa transizione tecnica sono discussi nella sezione 3.4.

Altri strumenti usati: SciPy (in particolare `scipy.spatial.cKDTree` per le interrogazioni spaziali efficienti e `scipy.stats` per i test statistici), NumPy per il calcolo numerico generale, Matplotlib per tutte le visualizzazioni statiche, e Three.js (libreria JavaScript) per le due visualizzazioni 3D interattive sviluppate nella sezione 4.1.

1.4 Struttura del documento

Il documento segue l'ordine cronologico reale in cui il progetto e' stato sviluppato, non un ordine tematico riorganizzato a posteriori. Questa scelta e' deliberata: preserva la logica reale di ogni decisione, incluse le correzioni di rotta e i tentativi falliti, che sono parte integrante del valore metodologico del lavoro tanto quanto i risultati positivi finali.

- Sezione 2: il percorso sperimentale di base, dalla comunicazione tra due neuroni fino alla verifica statistica rigorosa della propagazione tra moduli di rete (11 esperimenti)
- Sezione 3: lo scaling della rete fino a 40 milioni di neuroni, con la caratterizzazione empirica dei limiti hardware reali del MacBook Air M5
- Sezione 4: oltre la scala pura -- connettivita' spaziale, visualizzazioni 3D a forma di cervello, tentativi (uno fallito, uno riuscito) di costruire un vero attrattore neurale, e lo stato dell'arte reale della ricerca professionale sul tema
- Sezione 5: catene di attrattori, competizione tra alternative, apprendimento per rinforzo e una politica decisionale contestuale -- il tratto piu' avanzato del progetto
- Sezioni 6-9: discussione, limiti, sviluppi futuri, materiali e riproducibilita'

2. Percorso sperimentale: dal singolo neurone alla rete

Questa sezione ripercorre in dettaglio gli undici esperimenti di base del progetto, ciascuno costruito sul precedente aggiungendo un solo elemento di complessita' alla volta -- una scelta metodologica deliberata per poter attribuire con certezza ogni nuovo fenomeno osservato alla modifica appena introdotta, invece di confondere piu' cambiamenti contemporaneamente.

2.1 Comunicazione base tra due neuroni

Il primo esperimento del progetto verifica la cosa piu' elementare possibile: due neuroni possono davvero "comunicare" tramite una sinapsi simulata? Il Neurone A riceve una corrente costante esterna (lo stimolo che lo fa sparare regolarmente);

il Neurone B non riceve alcuno stimolo proprio -- l'unico modo in cui puo' attivarsi e' tramite la sinapsi che lo collega ad A.

La sinapsi e' modellata nel modo piu' semplice possibile in Brian2: quando A supera la soglia e genera uno spike, dopo un ritardo sinaptico di 1.5 millisecondi (realistico per una trasmissione chimica reale, che richiede il tempo di diffusione del neurotrasmettitore attraverso la fessura sinaptica) il potenziale di membrana di B riceve un incremento istantaneo di 20 mV.

Risultato: nell'arco di 200 millisecondi di simulazione, A produce 10 spike (dettato dalla sua corrente costante in ingresso), e B risponde con 3 spike, sempre e soltanto dopo il delay sinaptico impostato rispetto al corrispondente spike di A. Questa e' la prima verifica concreta, misurata numericamente e non solo osservata a occhio, che la comunicazione sinaptica funzioni come previsto.




Fig. 1 — Potenziale di membrana e raster: comunicazione $A \rightarrow B$.

Codice sorgente: `due_neuroni.py`

```

1  """
2  A -> B, sinapsi eccitatoria singola, Izhikevich RS.
3  Sanity check di base sulla toolchain prima di passare a reti piu' grandi.
4  """
5
6  from brian2 import *
7
8  # parametri Izhikevich, regime RS
9  a = 0.02/ms
10 b = 0.2/ms
11 c = -65*mV
12 d = 6*mV/ms
13
14 # I in mV/ms, come nei tutorial Brian2 standard (niente C/R espliciti)
15 eqs = '''
16 dv/dt = (0.04/mV*v**2 + 5*v + 140*mV)/ms - u + I : volt

```

```

17 du/dt = a*(b*v - u) : volt/second
18 I : volt/second
19 '''
20
21 neurons = NeuronGroup(2, eqs, threshold='v > 30*mV', reset='v = c; u += d',
22                       method='euler')
23 neurons.v = -65*mV
24 neurons.u = b * neurons.v
25
26 # solo A (idx 0) riceve corrente esterna; B dipende solo dalla sinapsi
27 neurons.I = [15*mV/ms, 0*mV/ms]
28
29 syn = Synapses(neurons, neurons, on_pre='v_post += 20*mV')
30 syn.connect(i=0, j=1)
31 syn.delay = 1.5*ms
32
33 mon = StateMonitor(neurons, 'v', record=True)
34 spikes = SpikeMonitor(neurons)
35
36 run(200*ms)
37
38 figure(figsize=(10, 5))
39
40 subplot(2, 1, 1)
41 plot(mon.t/ms, mon.v[0]/mV, label='Neurone A (stimolato)')
42 plot(mon.t/ms, mon.v[1]/mV, label='Neurone B (riceve da A)')
43 ylabel('Potenziale (mV)')
44 legend(loc='upper right')
45 title('Potenziale di membrana: comunicazione A -> B')
46
47 subplot(2, 1, 2)
48 plot(spikes.t/ms, spikes.i, 'o', markersize=8)
49 yticks([0, 1], ['A', 'B'])
50 xlabel('Tempo (ms)')
51 ylabel('Neurone')
52 title('Raster degli spike (i puntini = quando ogni neurone spara)')
53
54 tight_layout()
55 savefig('due_neuroni_output.png', dpi=150)
56 print("Simulazione completata. Grafico salvato in due_neuroni_output.png")
57 print(f"Numero di spike del Neurone A: {sum(spikes.i == 0)}")
58 print(f"Numero di spike del Neurone B: {sum(spikes.i == 1)}")

```

2.2 Soglia sinaptica

Il secondo esperimento esplora sistematicamente un parametro che nel primo esperimento era fissato arbitrariamente: quanto deve essere forte una sinapsi perche' B risponda? Facendo variare l'intensita' della sinapsi tra 2 e 30 millivolt (mantenendo tutto il resto identico), si osserva una transizione netta e non lineare:

Intensita' sinapsi (mV)	Spike di A	Spike di B
2	10	0
5	10	0
10	10	0
20	10	3
30	10	7

Sotto i 10-15 millivolt il neurone B non risponde mai, indipendentemente da quante volte A spari; sopra questa soglia, B risponde con una frequenza crescente in modo pressoché monotono. Questo dimostra concretamente il concetto di soglia di attivazione -- un fenomeno intrinsecamente non lineare, non un semplice effetto proporzionale (raddoppiare l'intensità della sinapsi da 5 a 10 mV non produce alcun cambiamento misurabile; raddoppiarla da 10 a 20 mV produce un cambiamento drastico, da zero risposta a risposta sostanziale).




Fig. 2 — Soglia sinaptica: transizione netta tra 10 e 20 mV.

Codice sorgente: esplorazione_parametri.py

```

1  """
2  Sweep su delay sinaptico e intensita' (A -> B): effetto sul timing di B
3  e curva soglia (intensita' minima perche' B risponda).
4  """
5
6  from brian2 import *
7
8  a = 0.02/ms
9  b = 0.2/ms
10 c = -65*mV
11 d = 6*mV/ms
12
13 eqs = '''
14 dv/dt = (0.04/mV*v**2 + 5*v + 140*mV)/ms - u + I : volt
15 du/dt = a*(b*v - u) : volt/second
16 I : volt/second
17 '''
18
19 def run_simulation(delay_ms, synapse_strength_mV):
20     """Ritorna tempi/indici degli spike (A e B) per un dato delay/intensita'."""
21     start_scope()
22
23     neurons = NeuronGroup(2, eqs, threshold='v > 30*mV', reset='v = c; u += d',
24                           method='euler')
25     neurons.v = -65*mV
26     neurons.u = b * neurons.v
27     neurons.I = [15*mV/ms, 0*mV/ms]
28 
```

```

29     syn = Synapses(neurons, neurons, on_pre=f'v_post += {synapse_strength_mV}*mV')
30     syn.connect(i=0, j=1)
31     syn.delay = delay_ms*ms
32
33     spikes = SpikeMonitor(neurons)
34     run(200*ms)
35
36     return spikes.t/ms, spikes.i, sum(spikes.i == 0), sum(spikes.i == 1)
37
38
39 # sweep 1: delay sinaptico, intensita' fissa a 20 mV
40 delays_to_test = [0.5, 1.5, 5.0, 10.0]
41
42 figure(figsize=(10, 6))
43 for idx, delay in enumerate(delays_to_test):
44     t, i, n_a, n_b = run_simulation(delay, 20)
45     subplot(len(delays_to_test), 1, idx+1)
46     plot(t[i == 0], i[i == 0], 'o', color='C0', label='A' if idx == 0 else None)
47     plot(t[i == 1], i[i == 1]+0.1, 'o', color='C1', label='B' if idx == 0 else None)
48     yticks([0, 1.1], ['A', 'B'])
49     ylabel(f'delay={delay}ms', fontsize=9)
50     if idx == 0:
51         legend(loc='upper right', fontsize=8)
52 xlabel('Tempo (ms)')
53 suptitle('Effetto del delay sinaptico sulla risposta di B')
54 tight_layout()
55 savefig('esperimento_delay.png', dpi=150)
56 print("Grafico 1 salvato: esperimento_delay.png")
57
58 # sweep 2: intensita' sinaptica, delay fisso a 1.5 ms
59 strengths_to_test = [2, 5, 10, 20, 30]
60
61 print("\nEsperimento intensita' sinaptica:")
62 print(f"{'Intensita (mV)':>15} | {'Spike di A':>10} | {'Spike di B':>10}")
63 print("-" * 42)
64
65 results = []
66 for strength in strengths_to_test:
67     t, i, n_a, n_b = run_simulation(1.5, strength)
68     results.append((strength, n_b))
69     print(f"{strength:>15} | {n_a:>10} | {n_b:>10}")
70
71 figure(figsize=(7, 4))
72 strengths, n_b_values = zip(*results)
73 plot(strengths, n_b_values, 'o-', markersize=8)
74 xlabel('Intensita' sinaptica (mV)')
75 ylabel('Numero di spike di B')
76 title('Soglia sinaptica: sotto un certo valore, B non risponde piu')
77 axhline(0, color='gray', linewidth=0.5)
78 grid(alpha=0.3)
79 savefig('esperimento_soglia.png', dpi=150)
80 print("\nGrafico 2 salvato: esperimento_soglia.png")

```

2.3 Plasticita' sinaptica a breve termine (facilitazione)

Fino a questo punto, l'intensita' della sinapsi era un valore fisso, deciso una volta per tutte all'inizio della simulazione. Il terzo esperimento introduce il primo elemento di dinamica: una sinapsi la cui intensita' CAMBIA nel tempo in base a come viene usata -- il primo passo, per quanto elementare, verso il concetto di "storia" sinaptica.

Il meccanismo implementato si chiama facilitazione a breve termine (short-term facilitation): ogni volta che A genera uno spike, il peso della sinapsi verso B

aumenta di un incremento fisso; tra uno spike e il successivo, il peso decade esponenzialmente verso un valore di base, con una costante di tempo di 50 millisecondi. Il risultato e' un peso sinaptico che, in presenza di spike ravvicinati nel tempo, sale progressivamente fino a raggiungere un equilibrio dinamico tra rafforzamento e decadimento -- un "dente di sega" visibile chiaramente nel grafico centrale della figura seguente.

Nell'arco della simulazione, A produce 17 spike e B risponde con 5 -- ma a differenza del secondo esperimento, i primi spike di A (quando il peso sinaptico e' ancora al valore base, sotto soglia) non fanno scattare B; solo dopo che il peso si e' rafforzato a sufficienza tramite ripetizione, B inizia a rispondere.




Fig. 3 — Evoluzione del peso sinaptico con facilitazione a breve termine.

Codice sorgente: *plasticita_sinaptica.py*

```
1 """
2 Facilitazione sinaptica a breve termine (STF): g si incrementa ad ogni
3 spike di A e decade con tau_facilitation. A -> B, stimolo a raffica su A.
4 """
5
6 from brian2 import *
7
8 a = 0.02/ms
9 b = 0.2/ms
10 c = -65*mV
```



```

11 d = 6*mV/ms
12
13 eqs = '''
14 dv/dt = (0.04/mV*v**2 + 5*v + 140*mV)/ms - u + I : volt
15 du/dt = a*(b*v - u) : volt/second
16 I : volt/second
17 '''
18
19 start_scope()
20
21 neurons = NeuronGroup(2, eqs, threshold='v > 30*mV', reset='v = c; u += d',
22                       method='euler')
23 neurons.v = -65*mV
24 neurons.u = b * neurons.v
25
26 # corrente su A piu' alta del solito -> raffica di spike, effetto facilitazione visibile
27 neurons.I = [25*mV/ms, 0*mV/ms]
28
29 # g: peso corrente della sinapsi, rilassa verso g_base con costante tau_facilitation
30 synapse_eqs = '''
31 dg/dt = (g_base - g) / tau_facilitation : volt (clock-driven)
32 g_base : volt
33 tau_facilitation : second
34 facilitation_increment : volt
35 '''
36
37 syn = Synapses(neurons, neurons, model=synapse_eqs,
38               on_pre='''
39                 v_post += g
40                 g += facilitation_increment
41               ''',
42               method='euler')
43 syn.connect(i=0, j=1)
44 syn.delay = 1.5*ms
45 syn.g = 8*mV # sotto soglia da solo
46 syn.g_base = 8*mV
47 syn.tau_facilitation = 50*ms
48 syn.facilitation_increment = 6*mV
49
50 mon = StateMonitor(neurons, 'v', record=True)
51 g_mon = StateMonitor(syn, 'g', record=0)
52 spikes = SpikeMonitor(neurons)
53
54 run(200*ms)
55
56 figure(figsize=(10, 7))
57
58 subplot(3, 1, 1)
59 plot(mon.t/ms, mon.v[0]/mV, label='Neurone A', color='C0')
60 plot(mon.t/ms, mon.v[1]/mV, label='Neurone B', color='C1')
61 ylabel('Potenziale (mV)')
62 legend(loc='upper right', fontsize=8)
63 title('Potenziale di membrana')
64
65 subplot(3, 1, 2)
66 plot(g_mon.t/ms, g_mon.g[0]/mV, color='green')
67 ylabel('Peso sinaptico g (mV)')
68 title('Come cambia l\'intensita\' della sinapsi nel tempo (facilitazione)')
69
70 subplot(3, 1, 3)
71 plot(spikes.t[spikes.i == 0]/ms, [0]*sum(spikes.i == 0), 'o', color='C0', label='A')
72 plot(spikes.t[spikes.i == 1]/ms, [1]*sum(spikes.i == 1), 'o', color='C1', label='B')
73 yticks([0, 1], ['A', 'B'])
74 xlabel('Tempo (ms)')
75 title('Raster degli spike')
76 legend(loc='upper right', fontsize=8)
77
78 tight_layout()

```

```

79 savefig('plasticita_sinaptica.png', dpi=150)
80
81 print("Simulazione completata. Grafico salvato in plasticita_sinaptica.png")
82 print(f"Spike di A: {sum(spikes.i == 0)}")
83 print(f"Spike di B: {sum(spikes.i == 1)}")
84 print(f"Peso sinaptico iniziale: {syn.g[0]/mV:.1f} mV (vedi andamento nel grafico centrale)"
85       )
86 print("\nI primi spike di A da soli non bastano a far sparare B; dopo alcuni")
87 print("spike ravvicinati la sinapsi facilitata fa scattare B.")

```

2.4 Propagazione in una catena di neuroni

Il quarto esperimento passa da due neuroni a otto, collegati in sequenza lineare ($N0 \rightarrow N1 \rightarrow N2 \rightarrow \dots \rightarrow N7$, ciascuno connesso solo al successivo). Solo $N0$ riceve uno stimolo esterno; il segnale deve attraversare l'intera catena tramite sinapsi identiche a quelle già verificate.

Il risultato principale è la misura del ritardo di propagazione: ogni passaggio da un neurone al successivo introduce circa 3-4 millisecondi di ritardo (dovuto alla combinazione del delay sinaptico e del tempo di integrazione del neurone ricevente), per un ritardo totale accumulato di 25.9 millisecondi dal primo all'ultimo neurone della catena. Il raster della simulazione mostra tre "ondate" distinte e ben separate nel tempo, ciascuna corrispondente a una raffica di spike di $N0$ che si propaga in modo pulito lungo tutta la catena, con un pattern diagonale visibile a occhio nudo.




Fig. 4 — Propagazione a onde lungo una catena di 8 neuroni.

Codice sorgente: rete_catena.py

```

1 """
2 Catena N0->N1->...->N7, solo N0 stimolato esternamente.
3 Verifica: accumulo del delay lungo la catena, e condizioni sotto cui

```

```

4 | il segnale si estingue prima di raggiungere N7.
5 | """
6 |
7 | from brian2 import *
8 |
9 | a = 0.02/ms
10 | b = 0.2/ms
11 | c = -65*mV
12 | d = 6*mV/ms
13 |
14 | eqs = '''
15 | dv/dt = (0.04/mV*v**2 + 5*v + 140*mV)/ms - u + I : volt
16 | du/dt = a*(b*v - u) : volt/second
17 | I : volt/second
18 | '''
19 |
20 | N = 8
21 |
22 | start_scope()
23 |
24 | neurons = NeuronGroup(N, eqs, threshold='v > 30*mV', reset='v = c; u += d',
25 |                       method='euler')
26 | neurons.v = -65*mV
27 | neurons.u = b * neurons.v
28 |
29 | neurons.I = 0*mV/ms
30 | neurons.I[0] = 20*mV/ms
31 |
32 | # catena i -> i+1
33 | syn = Synapses(neurons, neurons, on_pre='v_post += 22*mV')
34 | syn.connect(i=arange(N-1), j=arange(1, N))
35 | syn.delay = 1.5*ms
36 |
37 | spikes = SpikeMonitor(neurons)
38 | run(200*ms)
39 |
40 | figure(figsize=(10, 5))
41 | plot(spikes.t/ms, spikes.i, 'o', markersize=8)
42 | yticks(range(N), [f'N{i}' for i in range(N)])
43 | xlabel('Tempo (ms)')
44 | ylabel('Neurone nella catena')
45 | title(f'Propagazione del segnale lungo una catena di {N} neuroni')
46 | grid(alpha=0.3)
47 | tight_layout()
48 | savefig('rete_catena.png', dpi=150)
49 |
50 | print(f"Simulazione completata con {N} neuroni in catena.")
51 | print(f"Grafico salvato in rete_catena.png\n")
52 |
53 | print(f"{'Neurone':>10} | {'N. spike':>10} | {'Primo spike (ms)':>18}")
54 | print("-" * 45)
55 | for idx in range(N):
56 |     spike_times = spikes.t[spikes.i == idx]/ms
57 |     n_spikes = len(spike_times)
58 |     first = f"{spike_times[0]:.1f}" if n_spikes > 0 else "mai"
59 |     print(f"{'N'+str(idx):>10} | {n_spikes:>10} | {first:>18}")
60 |
61 | if len(spikes.t[spikes.i == N-1]) == 0:
62 |     print(f"\nIl segnale NON e' arrivato fino all'ultimo neurone (N{N-1}).")
63 |     print("Da alzare l'intensita' sinaptica (22*mV -> es. 26*mV) se serve arrivi in fondo.")
64 | else:
65 |     delay_totale = spikes.t[spikes.i == N-1][0]/ms - spikes.t[spikes.i == 0][0]/ms
66 |     print(f"\nIl segnale e' arrivato fino a N{N-1}.")
67 |     print(f"Ritardo totale accumulato dal primo all'ultimo neurone: {delay_totale:.1f} ms")

```

2.5 Sommazione temporale (convergenza)

Il quinto esperimento inverte la topologia: invece di una catena lineare, tre neuroni indipendenti (N0, N1, N2) convergono su un quarto neurone bersaglio (N3). Ciascuno dei tre neuroni sorgente spara esattamente una volta, con la stessa identica intensita' sinaptica (10 mV) verso N3 in entrambi gli scenari testati.

Nello scenario "sincrono", i tre spike arrivano nello stesso istante ($t=10\text{ms}$): N3 riceve tutto l'input insieme, il potenziale sale di scatto e supera la soglia -- N3 spara. Nello scenario "sfasato", gli stessi tre spike arrivano distanziati di 5 millisecondi l'uno dall'altro ($t=10, 15, 20\text{ms}$): il potenziale di N3 sale a piccoli gradini ma decade tra un input e l'altro, non raggiungendo mai la soglia -- N3 non spara mai, nonostante abbia ricevuto esattamente la stessa quantita' totale di stimolazione.

Questo dimostra il principio di sommazione temporale, o "coincidence detection": un neurone non conta solo QUANTI input riceve, ma QUANTO SONO VICINI nel tempo. E' uno dei meccanismi computazionali piu' fondamentali con cui un singolo neurone puo' agire da rilevatore di correlazioni tra segnali in ingresso.




Fig. 5 — Sommazione temporale: sincronia vs input sfasati.

Codice sorgente: *rete_convergente.py*

```

1  """
2  Convergenza 3:1 (N0,N1,N2 -> N3): confronto input sincroni vs sfasati,
3  per isolare l'effetto di sommazione temporale sulla risposta di N3.
4  """
5
6  from brian2 import *
7
8  a = 0.02/ms
9  b = 0.2/ms
10 c = -65*mV
11 d = 6*mV/ms
12
13 eqs = '''
14 dv/dt = (0.04/mV*v**2 + 5*v + 140*mV)/ms - u + I : volt
15 du/dt = a*(b*v - u) : volt/second
16 I : volt/second
17 '''
18
19 def run_convergent(offsets_ms, synapse_strength_mV, label):
20     """N0,N1,N2 sparano una volta ciascuno ai tempi offsets_ms, convergono su N3."""
21     start_scope()
22
23     neurons = NeuronGroup(4, eqs, threshold='v > 30*mV', reset='v = c; u += d',
24                           method='euler')
25     neurons.v = -65*mV
26     neurons.u = b * neurons.v
27     neurons.I = 0*mV/ms
28
29     # SpikeGeneratorGroup per fissare i tempi esatti di N0,N1,N2
30     driver = SpikeGeneratorGroup(3, indices=[0, 1, 2],
31                                   times=[t*ms for t in offsets_ms])
32
33     drive_syn = Synapses(driver, neurons, on_pre='v_post += 35*mV')
34     drive_syn.connect(i=[0, 1, 2], j=[0, 1, 2]) # driver -> N0,N1,N2
35
36     converge_syn = Synapses(neurons, neurons,
37                             on_pre='v_post += {synapse_strength_mV}*mV')
38     converge_syn.connect(i=[0, 1, 2], j=[3, 3, 3]) # N0,N1,N2 -> N3
39     converge_syn.delay = 1.5*ms
40
41     spikes = SpikeMonitor(neurons)
42     mon = StateMonitor(neurons, 'v', record=3)
43
44     run(50*ms)
45
46     n_target_spikes = sum(spikes.i == 3)
47     print(f"{label}: N3 ha sparato {n_target_spikes} volte "
48           f"input a t={offsets_ms} ms")
49
50     return mon.t/ms, mon.v[0]/mV, spikes.t/ms, spikes.i
51
52
53 t_sync, v_sync, spk_t_sync, spk_i_sync = run_convergent(
54     [10, 10, 10], 10, "SINCRONO")
55
56 t_async, v_async, spk_t_async, spk_i_async = run_convergent(
57     [10, 15, 20], 10, "SFASATO")
58
59 figure(figsize=(10, 7))
60
61 subplot(2, 2, 1)
62 plot(t_sync, v_sync, color='C0')
63 axhline(30, color='red', linestyle='--', linewidth=0.8, label='soglia')
64 title('N3: input SINCRONI (t=10,10,10 ms)')

```

```

65 ylabel('Potenziale (mV)')
66 legend(fontsize=8)
67
68 subplot(2, 2, 2)
69 plot(t_async, v_async, color='C1')
70 axhline(30, color='red', linestyle='--', linewidth=0.8, label='soglia')
71 title('N3: input SFASATI (t=10,15,20 ms)')
72 legend(fontsize=8)
73
74 subplot(2, 2, 3)
75 for idx in range(4):
76     mask = spk_i_sync == idx
77     plot(spk_t_sync[mask], spk_i_sync[mask], 'o', markersize=8)
78 yticks(range(4), ['N0', 'N1', 'N2', 'N3 (target)'])
79 xlabel('Tempo (ms)')
80 title('Raster: caso sincrono')
81
82 subplot(2, 2, 4)
83 for idx in range(4):
84     mask = spk_i_async == idx
85     plot(spk_t_async[mask], spk_i_async[mask], 'o', markersize=8)
86 yticks(range(4), ['N0', 'N1', 'N2', 'N3 (target)'])
87 xlabel('Tempo (ms)')
88 title('Raster: caso sfasato')
89
90 suptitle('Sommazione di input: la sincronia conta')
91 tight_layout()
92 savefig('rete_convergente.png', dpi=150)
93 print("\nGrafico salvato: rete_convergente.png")

```

2.6 STDP — Spike-Timing-Dependent Plasticity

Il sesto esperimento sostituisce la semplice facilitazione a breve termine (esperimento 2.3) con una regola di apprendimento molto piu' realistica e molto piu' usata nella letteratura di neuroscienza computazionale: la Spike-Timing-Dependent Plasticity (STDP), spesso riassunta con la formula mnemonica "i neuroni che sparano insieme si connettono insieme" (versione temporale della regola di Hebb, 1949).

Il principio: se il neurone presinaptico (A) spara sistematicamente POCO PRIMA del neurone postsinaptico (B), la sinapsi A→B si RAFFORZA (potenziamento, LTP - Long-Term Potentiation), perche' A sembra "predire" B, una relazione potenzialmente causale. Se invece A spara POCO DOPO B, la sinapsi si INDEBOLISCE (depressione, LTD). L'implementazione in Brian2 usa due variabili di traccia esponenziale (apre, apost) che si accumulano ad ogni spike e decadono con costante di tempo di 20 millisecondi -- il meccanismo standard per implementare STDP in modo efficiente senza dover confrontare esplicitamente ogni coppia di spike passati.

Verificato su 5 ripetizioni di un pattern fisso "A spara 5 millisecondi prima di B": il peso sinaptico sale in modo monotono e a scalini, da un valore iniziale di 5.00 mV fino a 8.36 mV dopo le 5 ripetizioni -- un rafforzamento netto di 3.36 mV attribuibile interamente alla regola STDP.




Fig. 6 — Rafforzamento del peso sinaptico via STDP su ripetizioni causali.

Codice sorgente: *stdp.py*

```

1  """
2  STDP pair-based, traccia esponenziale pre/post (Song & Abbott 2001).
3  Pattern: 5 ripetizioni di A a t, B a t+5ms (A causa B), verifica che w salga
4  monotonicamente. Da invertire manualmente (B prima di A) per il caso LTD.
5  """
6
7  from brian2 import *
8
9  a = 0.02/ms
10 b = 0.2/ms
11 c = -65*mV
12 d = 6*mV/ms
13
14 eqs = '''
15 dv/dt = (0.04/mV*v**2 + 5*v + 140*mV)/ms - u + I : volt
16 du/dt = a*(b*v - u) : volt/second
17 I : volt/second
18 '''
19
20 # parametri STDP
21 tau_stdp = 20*ms
22 A_ltp = 1.0*mV
23 A_ltd = 1.0*mV
24 w_max = 40*mV
25 w_min = 0*mV
26
27 start_scope()
28
29 neurons = NeuronGroup(2, eqs, threshold='v > 30*mV', reset='v = c; u += d',
30                       method='euler')
31 neurons.v = -65*mV
32 neurons.u = b * neurons.v
33 neurons.I = 0*mV/ms

```

```

34 # SpikeGeneratorGroup per fissare i tempi di spike di A/B, indipendenti
35 # dalla dinamica del neurone -- 5 ripetizioni "A a t, B a t+5ms"
36
37 pattern_causale = []
38 pattern_indices = []
39 for rep in range(5):
40     t0 = 20 + rep*30
41     pattern_causale += [t0, t0+5]
42     pattern_indices += [0, 1] # 0 = A, 1 = B
43
44 driver = SpikeGeneratorGroup(2, indices=pattern_indices,
45                               times=[t*ms for t in pattern_causale])
46
47 # forza gli spike di A/B direttamente (impulso fortissimo) per tempi certi
48 force_syn = Synapses(driver, neurons, on_pre='v_post += 50*mV')
49 force_syn.connect(j='i')
50
51 # sinapsi plastica A->B
52 stdp_eqs = '''
53 w : volt
54 dapre/dt = -apre / tau_stdp : volt (event-driven)
55 dapost/dt = -apost / tau_stdp : volt (event-driven)
56 '''
57
58 syn = Synapses(neurons, neurons, model=stdp_eqs,
59               on_pre='''
60                 apre += A_ltp
61                 w = clip(w + apost, w_min, w_max)
62                 ''',
63               on_post='''
64                 apost -= A_ltd
65                 w = clip(w + apre, w_min, w_max)
66                 ''',
67               method='euler')
68 syn.connect(i=0, j=1)
69 syn.w = 5*mV
70 initial_w = syn.w[0]
71
72 w_mon = StateMonitor(syn, 'w', record=0)
73 spikes = SpikeMonitor(neurons)
74
75 run(200*ms)
76
77 figure(figsize=(10, 6))
78
79 subplot(2, 1, 1)
80 plot(w_mon.t/ms, w_mon.w[0]/mV, color='purple', linewidth=2)
81 ylabel('Peso sinaptico w (mV)')
82 title('STDP: il peso cresce ad ogni ripetizione "A prima di B" (causale)')
83 grid(alpha=0.3)
84
85 subplot(2, 1, 2)
86 plot(spikes.t[spikes.i == 0]/ms, [0]*sum(spikes.i == 0), 'o', color='C0', label='A')
87 plot(spikes.t[spikes.i == 1]/ms, [1]*sum(spikes.i == 1), 'o', color='C1', label='B')
88 yticks([0, 1], ['A', 'B'])
89 xlabel('Tempo (ms)')
90 title('Pattern di stimolazione: A spara sempre 5ms prima di B')
91 legend(loc='upper right', fontsize=8)
92
93 tight_layout()
94 savefig('stdp.png', dpi=150)
95
96 print("Simulazione completata. Grafico salvato in stdp.png")
97 print(f"Peso sinaptico iniziale: {initial_w/mV:.2f} mV")
98 print(f"Peso sinaptico finale: {w_mon.w[0][-1]/mV:.2f} mV")
99 print(f"Rafforzamento totale dopo 5 ripetizioni 'A causa B': "
100       f"{(w_mon.w[0][-1] - initial_w)/mV:.2f} mV")
101 print("\nCaso LTD (B prima di A) da testare invertendo l'ordine nel pattern.")

```


2.7 Classificazione di pattern tramite STDP

Il settimo esperimento e' il primo salto concettuale importante del progetto: non piu' solo osservare come cambia UN peso sinaptico, ma verificare se un intero piccolo circuito puo' IMPARARE a distinguere due pattern di input diversi, senza che nessuno gli scriva esplicitamente la regola di distinzione.

Struttura: 6 neuroni di input, divisi in due gruppi di 3 (Gruppo A e Gruppo B, che rappresentano due "pattern" distinti). Un neurone di output O riceve da tutti e 6 tramite sinapsi plastiche STDP, con pesi iniziali tutti uguali e bassi (6 mV). Durante il training (10 ripetizioni), ogni volta che viene presentato il Pattern A, un piccolo "maestro" esterno forza O a sparare subito dopo -- come un insegnante che guida la risposta corretta. Quando viene presentato il Pattern B, nessun aiuto esterno e' fornito.

Nella fase di TEST, senza alcun aiuto esterno: il Pattern A presentato da solo fa sparare O; il Pattern B presentato da solo NON lo fa sparare. I pesi finali confermano il meccanismo: le sinapsi del Gruppo A sono salite fino a saturare al valore massimo consentito (15.00 mV), mentre quelle del Gruppo B sono rimaste vicine al valore iniziale, anzi leggermente indebolite (5.67 mV). Il comportamento discriminativo -- rispondere selettivamente a un pattern e non all'altro -- e' EMERSO dalla regola STDP applicata ripetutamente, non e' stato scritto esplicitamente da nessuna parte nel codice come una condizione "if pattern == A".




Fig. 7 — Apprendimento selettivo: risposta solo al Pattern A dopo training.

Codice sorgente: *classificazione_stdp.py*

```

1  """
2  Classificazione a 1 neurone via STDP supervisionato (teacher signal).
3  6 input (Gruppo A=0,1,2 / Gruppo B=3,4,5) -> 1 output 0, sinapsi plastiche.
4  Training: 10 rep, teacher forza 0 a sparare solo dopo il Pattern A.
5  Test: nessun teacher -- verifica se 0 risponde selettivamente ad A.
6  """
7
8  from brian2 import *
9
10 # Izhikevich RS, come negli script precedenti
11 a = 0.02/ms
12 b = 0.2/ms
13 c = -65*mV
14 d = 6*mV/ms
15
16 eqs = '''
17 dv/dt = (0.04/mV*v**2 + 5*v + 140*mV)/ms - u + I : volt
18 du/dt = a*(b*v - u) : volt/second
19 I : volt/second
20 '''
21
22 # parametri STDP
23 tau_stdp = 20*ms
24 A_ltp = 0.6*mV
25 A_ltd = 0.6*mV
26 w_max = 15*mV
27 w_min = 0*mV
28
29 start_scope()
30
31 out = NeuronGroup(1, eqs, threshold='v > 30*mV', reset='v = c; u += d',
32                  method='euler')
33 out.v = -65*mV
34 out.u = b * out.v[:]
35 out.I = 0*mV/ms
36
37 # protocollo: 10 rep training (A+teacher, B senza), poi test
38 indices, times, teacher_times = [], [], []
39
40 t = 20
41 N_TRAIN_REPS = 10
42 for rep in range(N_TRAIN_REPS):
43     for k in [0, 1, 2]: # Pattern A
44         indices.append(k); times.append(t)
45         teacher_times.append(t + 2) # il "maestro" fa sparare 0
46         t += 40
47     for k in [3, 4, 5]: # Pattern B (nessun aiuto)
48         indices.append(k); times.append(t)
49         t += 40
50
51 train_end = t
52
53 # Fase di TEST: pattern A da solo, poi pattern B da solo, senza maestro
54 test_A_time = train_end + 20
55 test_B_time = train_end + 80
56 for k in [0, 1, 2]:
57     indices.append(k); times.append(test_A_time)
58 for k in [3, 4, 5]:
59     indices.append(k); times.append(test_B_time)
60
61 total_duration = test_B_time + 30
62
63 driver = SpikeGeneratorGroup(6, indices=indices, times=[x*ms for x in times])
64 teacher = SpikeGeneratorGroup(1, indices=[0]*len(teacher_times),

```

```

65         times=[x*ms for x in teacher_times])
66
67 # il teacher forza lo spike di 0 solo durante il training di A
68 teacher_syn = Synapses(teacher, out, on_pre='v_post += 50*mV')
69 teacher_syn.connect()
70
71 stdp_eqs = '''
72 w : volt
73 dapre/dt = -apre / tau_stdp : volt (event-driven)
74 dapost/dt = -apost / tau_stdp : volt (event-driven)
75 '''
76 syn = Synapses(driver, out, model=stdp_eqs,
77               on_pre='''
78                 v_post += w
79                 apre += A_ltp
80                 w = clip(w + apost, w_min, w_max)
81                 ''',
82               on_post='''
83                 apost -= A_ltd
84                 w = clip(w + apre, w_min, w_max)
85                 ''',
86               method='euler')
87 syn.connect(i=range(6), j=0)
88 syn.w = 6*mV # pesi iniziali uguali e bassi
89
90 w_mon = StateMonitor(syn, 'w', record=range(6))
91 spikes = SpikeMonitor(out)
92 driver_spikes = SpikeMonitor(driver)
93
94 run(total_duration*ms)
95
96 print("=" * 55)
97 print("PESI SINAPTICI FINALI (dopo il training)")
98 print("=" * 55)
99 for k in range(6):
100     grp = "A" if k < 3 else "B"
101     print(f" input {k} (gruppo {grp}): {syn.w[k]/mV:.2f} mV")
102
103 spikes_near_A = sum((spikes.t/ms > test_A_time) & (spikes.t/ms < test_A_time+15))
104 spikes_near_B = sum((spikes.t/ms > test_B_time) & (spikes.t/ms < test_B_time+15))
105
106 print("\n" + "=" * 55)
107 print("RISULTATO DEL TEST (nessun aiuto esterno)")
108 print("=" * 55)
109 print(f"Pattern A presentato da solo a t={test_A_time}ms -> "
110       f"0 ha sparato: {'SI' if spikes_near_A > 0 else 'NO'}")
111 print(f"Pattern B presentato da solo a t={test_B_time}ms -> "
112       f"0 ha sparato: {'SI' if spikes_near_B > 0 else 'NO'}")
113
114 if spikes_near_A > 0 and spikes_near_B == 0:
115     print("\n>>> Il neurone ha imparato a riconoscere selettivamente il Pattern A. <<<")
116
117 figure(figsize=(11, 7))
118
119 subplot(3, 1, 1)
120 colors = ['C0', 'C0', 'C0', 'C1', 'C1', 'C1']
121 for k in range(6):
122     plot(w_mon.t/ms, w_mon.w[k]/mV, color=colors[k],
123          label=f'Gruppo A' if k == 0 else (f'Gruppo B' if k == 3 else None))
124 axvline(train_end, color='gray', linestyle=':', linewidth=1)
125 axvspan(train_end, total_duration, color='yellow', alpha=0.1)
126 ylabel('Peso sinaptico (mV)')
127 title('Evoluzione dei pesi durante il training (STDP)')
128 legend(loc='center left', fontsize=8)
129
130 subplot(3, 1, 2)
131 plot(driver_spikes.t[driver_spikes.i < 3]/ms,
132      driver_spikes.i[driver_spikes.i < 3], 'o', color='C0', markersize=4, label='Gruppo A')

```

```

133 plot(driver_spikes.t[driver_spikes.i >= 3]/ms,
134       driver_spikes.i[driver_spikes.i >= 3], 'o', color='C1', markersize=4, label='Gruppo B')
135 axvline(train_end, color='gray', linestyle=':', linewidth=1)
136 axvspan(train_end, total_duration, color='yellow', alpha=0.1)
137 yticks(range(6), [f'in{i}' for i in range(6)])
138 ylabel('Neurone input')
139 legend(loc='center left', fontsize=8)
140 title('Pattern presentati (zona gialla = fase di TEST, senza maestro)')
141
142 subplot(3, 1, 3)
143 plot(spikes.t/ms, [0]*len(spikes.t), 'ko', markersize=8)
144 axvline(train_end, color='gray', linestyle=':', linewidth=1)
145 axvspan(train_end, total_duration, color='yellow', alpha=0.1)
146 axvline(test_A_time, color='C0', linestyle='--', linewidth=1, label='test A')
147 axvline(test_B_time, color='C1', linestyle='--', linewidth=1, label='test B')
148 yticks([])
149 xlabel('Tempo (ms)')
150 title('Spike del neurone di OUTPUT 0')
151 legend(loc='upper right', fontsize=8)
152
153 tight_layout()
154 savefig('classificazione_stdp.png', dpi=150)
155 print("\nGrafico salvato in classificazione_stdp.png")

```

2.8 Rete bilanciata eccitazione-inibizione (300 neuroni)

L'ottavo esperimento e' il primo salto di scala reale del progetto: da poche unita' di neuroni a 300, organizzati secondo l'architettura standard della letteratura di neuroscienza computazionale per reti di questa dimensione -- il modello "bilanciato" ispirato ai lavori di Nicolas Brunel (2000).

La rete e' composta da 240 neuroni eccitatori (80%, che spingono i neuroni bersaglio verso lo spike) e 60 neuroni inibitori (20%, che sopprimono l'attivita'), con connettivita' sparsa e casuale al 10% (ogni coppia di neuroni ha il 10% di probabilita' di essere connessa, indipendentemente dalle altre coppie). Un tentativo preliminare con sole sinapsi eccitatorie (non mostrato nel dettaglio in questo documento, ma verificato durante lo sviluppo) porta la rete a esplodere in una scarica sincronizzata di tutta la popolazione, oppure a spegnersi del tutto -- nessuno dei due comportamenti e' interessante o realistico.

Introducendo l'inibizione nella proporzione corretta, si ottiene invece uno stato di attivita' detto "asincrona irregolare": i neuroni sparano a una frequenza media di circa 15.6 Hz, in modo statisticamente strutturato ma senza sincronizzarsi tutti insieme -- qualitativamente simile all'attivita' osservata nella corteccia cerebrale reale durante la veglia.




Fig. 8 — Raster e frequenza collettiva della rete a 300 neuroni.

Codice sorgente: rete_300_neuroni.py

```

1  """
2  Rete E/I bilanciata, 300 neuroni, stile Brunel: 80/20 E/I, connettività
3  sparsa casuale p=0.1, w_inh > w_exc per tenere il regime asincrono-irregolare
4  senza saturare o spegnersi. Rumore di fondo Poisson su tutti i neuroni.
5  """
6
7  from brian2 import *
8
9  start_scope()
10
11  N_E = 240
12  N_I = 60
13  N = N_E + N_I
14
15  a = 0.02/ms
16  b = 0.2/ms
17  c = -65*mV
18  d = 6*mV/ms
19
20  eqs = '''
21  dv/dt = (0.04/mV*v**2 + 5*v + 140*mV)/ms - u + I : volt
22  du/dt = a*(b*v - u) : volt/second
23  I : volt/second
24  '''
25
26  neurons = NeuronGroup(N, eqs, threshold='v > 30*mV', reset='v = c; u += d',
27                        method='euler')
28  neurons.v = -65*mV + 5*mV*randn(N) # rompe simmetrie iniziali
29  neurons.u = b * neurons.v[:]
30  neurons.I = 0*mV/ms

```

```

31 E = neurons[:N_E]
32 I_pop = neurons[N_E:]
33
34 background = PoissonGroup(N, rates=1500*Hz)
35 bg_syn = Synapses(background, neurons, on_pre='v_post += 3*mV')
36 bg_syn.connect(j='i')
37
38
39 p_conn = 0.1
40 w_exc = 1.0*mV
41 w_inh = 4.0*mV
42
43 syn_ee = Synapses(E, E, on_pre='v_post += w_exc')
44 syn_ee.connect(condition='i!=j', p=p_conn)
45
46 syn_ei = Synapses(E, I_pop, on_pre='v_post += w_exc')
47 syn_ei.connect(p=p_conn)
48
49 syn_ie = Synapses(I_pop, E, on_pre='v_post -= w_inh')
50 syn_ie.connect(p=p_conn)
51
52 syn_ii = Synapses(I_pop, I_pop, on_pre='v_post -= w_inh')
53 syn_ii.connect(condition='i!=j', p=p_conn)
54
55 spikes = SpikeMonitor(neurons)
56 rate_mon = PopulationRateMonitor(neurons)
57
58 run(500*ms)
59
60 n_spikes_total = sum(spikes.count)
61 rate_medio = n_spikes_total / N / 0.5 # Hz su 500ms
62
63 spikes_E = sum(spikes.count[:N_E])
64 spikes_I = sum(spikes.count[N_E:])
65 rate_E = spikes_E / N_E / 0.5
66 rate_I = spikes_I / N_I / 0.5
67
68 print("=" * 55)
69 print(f"Rete: {N_E} eccitatori + {N_I} inibitori = {N} neuroni totali")
70 print(f"Connettività: {p_conn*100:.0f}% (sparsa e casuale)")
71 print("=" * 55)
72 print(f"Spike totali in 500ms: {n_spikes_total}")
73 print(f"Frequenza media della rete: {rate_medio:.2f} Hz")
74 print(f"Frequenza media eccitatori: {rate_E:.2f} Hz")
75 print(f"Frequenza media inibitori: {rate_I:.2f} Hz")
76
77 figure(figsize=(11, 7))
78
79 subplot(2, 1, 1)
80 exc_mask = spikes.i < N_E
81 plot(spikes.t[exc_mask]/ms, spikes.i[exc_mask], '.', color='C0',
82      markersize=2, label=f'Eccitatori (n={N_E})')
83 plot(spikes.t[-exc_mask]/ms, spikes.i[-exc_mask], '.', color='C3',
84      markersize=2, label=f'Inibitori (n={N_I})')
85 ylabel('Indice neurone')
86 title(f'Raster della rete ({N} neuroni, connettività sparsa al {p_conn*100:.0f}%)')
87 legend(loc='upper right', markerscale=5, fontsize=8)
88
89 subplot(2, 1, 2)
90 plot(rate_mon.t/ms, rate_mon.smooth_rate(window='flat', width=5*ms)/Hz,
91      color='black')
92 xlabel('Tempo (ms)')
93 ylabel('Frequenza di scarica della popolazione (Hz)')
94 title('Attività collettiva della rete nel tempo')
95 grid(alpha=0.3)
96
97 tight_layout()
98 savefig('rete_300_neuroni.png', dpi=150)

```

```
99 | print("\nGrafico salvato in rete_300_neuroni.png")
```

2.9 Risposta a uno stimolo e recupero omeostatico

Il nono esperimento verifica come la rete a 300 neuroni, già stabile nel suo stato di attività spontanea, risponde a una perturbazione esterna. Si applica un impulso di corrente forte a soli 20 neuroni su 300 (il 6.7% della rete) per 20 millisecondi, poi lo si rimuove completamente.

La frequenza collettiva della rete sale bruscamente da circa 14.9 Hz (baseline) a un picco di circa 68.6 Hz durante e subito dopo lo stimolo, per poi tornare spontaneamente al livello di partenza (15.6 Hz) senza alcun intervento esterno. Un dettaglio interessante, visibile chiaramente nel grafico: dopo il picco, la frequenza non torna dolcemente alla baseline ma scende brevemente SOTTO il livello di partenza (un "undershoot" inibitorio) prima di ristabilizzarsi -- un comportamento tipico dei sistemi con feedback negativo, dove i neuroni inibitori attivati dall'ondata eccitatoria restano attivi un istante più a lungo del necessario.

Questo comportamento -- risposta proporzionata a uno stimolo, seguita da un ritorno spontaneo all'equilibrio -- è la prima comparsa nel progetto di qualcosa che assomiglia a OMEOSTASI, una proprietà fondamentale di qualunque sistema nervoso funzionante: la capacità di rispondere senza restare "danneggiato" o entrare in un regime patologico.




Fig. 9 — Risposta e recupero omeostatico dopo stimolo mirato.

Codice sorgente: rete_300_stimolo.py

```

1  """
2  Rete E/I a 300 neuroni con protocollo burn-in / baseline / stimolo / recovery.
3  Burn-in scarta il transitorio sincronizzato iniziale; poi impulso su 20
4  eccitatori e verifica se la frequenza di popolazione torna al baseline.
5  """
6
7  from brian2 import *
8
9  start_scope()
10
11  N_E = 240
12  N_I = 60
13  N = N_E + N_I
14
15  a = 0.02/ms
16  b = 0.2/ms
17  c = -65*mV
18  d = 6*mV/ms
19
20  eqs = '''
21  dv/dt = (0.04/mV*v**2 + 5*v + 140*mV)/ms - u + I : volt
22  du/dt = a*(b*v - u) : volt/second
23  I : volt/second
24  '''
25

```



```

26 | neurons = NeuronGroup(N, eqs, threshold='v > 30*mV', reset='v = c; u += d',
27 |                       method='euler')
28 | neurons.v = -65*mV + 15*mV*rand(N) - 5*mV # dispersione iniziale piu' ampia
29 | neurons.u = b * neurons.v[:] + 2*mV/ms*randn(N)
30 | neurons.I = 0*mV/ms
31 |
32 | E = neurons[:N_E]
33 | I_pop = neurons[N_E:]
34 |
35 | background = PoissonGroup(N, rates=1500*Hz)
36 | bg_syn = Synapses(background, neurons, on_pre='v_post += 3*mV')
37 | bg_syn.connect(j='i')
38 |
39 | p_conn = 0.1
40 | w_exc = 1.0*mV
41 | w_inh = 4.0*mV
42 |
43 | syn_ee = Synapses(E, E, on_pre='v_post += w_exc')
44 | syn_ee.connect(condition='i!=j', p=p_conn)
45 | syn_ei = Synapses(E, I_pop, on_pre='v_post += w_exc')
46 | syn_ei.connect(p=p_conn)
47 | syn_ie = Synapses(I_pop, E, on_pre='v_post -= w_inh')
48 | syn_ie.connect(p=p_conn)
49 | syn_ii = Synapses(I_pop, I_pop, on_pre='v_post -= w_inh')
50 | syn_ii.connect(condition='i!=j', p=p_conn)
51 |
52 | # burn-in: 200ms senza monitor, scarta il transitorio iniziale
53 | run(200*ms)
54 | print("Burn-in completato (200ms, non registrato).")
55 |
56 | # baseline: monitor collegati, 200ms di attivita' spontanea pre-stimolo
57 | rate_mon = PopulationRateMonitor(neurons)
58 | spikes = SpikeMonitor(neurons)
59 |
60 | run(200*ms)
61 | print("Baseline registrata (200ms).")
62 |
63 | # stimolo: impulso di 20ms su 20 eccitatori (su 300)
64 | N_STIM = 20
65 | stim_group = E[:N_STIM]
66 | stim_group.I = 40*mV/ms
67 | stim_time = 400*ms # 200 burn-in + 200 baseline
68 |
69 | run(20*ms)
70 | stim_group.I = 0*mV/ms
71 | print(f"Stimolo applicato a {N_STIM} neuroni eccitatori (20ms di impulso).")
72 |
73 | # recovery
74 | run(280*ms)
75 | print("Fase di recovery completata.")
76 |
77 | r = array(rate_mon.smooth_rate(window='flat', width=5*ms)/Hz)
78 | t = array(rate_mon.t/ms)
79 |
80 | baseline_rate = r[(t > 200) & (t < 400)].mean()
81 | peak_rate = r[(t >= 400) & (t < 450)].max()
82 | recovery_rate = r[t > 650].mean()
83 |
84 | print("\n" + "=" * 55)
85 | print("RISULTATI")
86 | print("=" * 55)
87 | print(f"Frequenza baseline (prima dello stimolo): {baseline_rate:.2f} Hz")
88 | print(f"Picco di frequenza dopo lo stimolo: {peak_rate:.2f} Hz")
89 | print(f"Frequenza finale (dopo il recovery): {recovery_rate:.2f} Hz")
90 | if abs(recovery_rate - baseline_rate) < 3:
91 |     print(">>> La rete e' tornata al livello di attivita' di partenza. <<<")
92 |
93 | figure(figsize=(11, 8))

```

```

94 subplot(2, 1, 1)
95 exc_mask = spikes.i < N_E
96 stim_mask = spikes.i < N_STIM # sottoinsieme stimolato di E
97
98
99 plot(spikes.t[exc_mask & ~stim_mask]/ms, spikes.i[exc_mask & ~stim_mask], '.',
100      color='C0', markersize=2, label=f'Eccitatori (n={N_E-N_STIM})')
101 plot(spikes.t[~exc_mask]/ms, spikes.i[~exc_mask], '.',
102      color='C3', markersize=2, label=f'Inibitori (n={N_I})')
103 plot(spikes.t[stim_mask]/ms, spikes.i[stim_mask], '.',
104      color='gold', markersize=4, label=f'Stimolati (n={N_STIM})')
105
106 axvspan(stim_time/ms, (stim_time+20*ms)/ms, color='red', alpha=0.15)
107 ylabel('Indice neurone')
108 title('Raster: attivita\' spontanea, poi stimolo (fascia rossa), poi recovery')
109 legend(loc='upper right', markerscale=4, fontsize=8)
110
111 subplot(2, 1, 2)
112 plot(t, r, color='black', linewidth=1)
113 axvspan(stim_time/ms, (stim_time+20*ms)/ms, color='red', alpha=0.15, label='stimolo')
114 axhline(baseline_rate, color='gray', linestyle='--', linewidth=1, label='baseline')
115 xlabel('Tempo (ms)')
116 ylabel('Frequenza popolazione (Hz)')
117 title('Risposta collettiva della rete allo stimolo')
118 legend(loc='upper right', fontsize=8)
119 grid(alpha=0.3)
120
121 tight_layout()
122 savefig('rete_300_stimolo.png', dpi=150)
123 print("\nGrafico salvato in rete_300_stimolo.png")

```

2.10 Architettura modulare: due regioni collegate

Il decimo esperimento introduce per la prima volta nel progetto il concetto di REGIONI distinte, anziché un'unica massa di neuroni indifferenziata. La rete a 300 neuroni viene divisa in due moduli da 150 ciascuno (identica struttura E/I interna, connettività densa al 10% come prima), ma collegati tra loro solo debolmente: 2% di probabilità di connessione, e SOLO sinapsi eccitatorie -- una scelta che rispecchia come funzionano davvero le connessioni cortico-corticali a lungo raggio nel cervello reale, tipicamente eccitatorie e relativamente sparse rispetto alla densità di connessione all'interno di una singola area.

Stimolando SOLO il Modulo 1 (20 neuroni, come nell'esperimento 2.9), si osserva in una singola prova un apparente aumento di attività anche nel Modulo 2, che non ha ricevuto alcuno stimolo diretto: +88 Hz nel Modulo 1 (stimolato direttamente) e +13 Hz nel Modulo 2 (attenuato ma presente, apparentemente). A prima vista, questo sembrerebbe dimostrare che il segnale si propaga tra le due regioni tramite le poche connessioni che le collegano.



Fig. 10 — Propagazione apparente tra moduli (singola prova).

Codice sorgente: *due_moduli.py*

```

1  """
2  Due moduli da 150 neuroni (120E+30I ciascuno), connettività intra-modulo
3  densa (10%) e inter-modulo debole (2%, solo E->E) -- analogo alle connessioni
4  a lungo raggio della corteccia. Stimolo solo su Modulo 1, verifica se e quanto
5  si propaga al Modulo 2 non stimolato.
6  """
7
8  from brian2 import *
9
10 start_scope()
11
12 N_E_mod = 120
13 N_I_mod = 30
14 N_mod = N_E_mod + N_I_mod # 150 per modulo
15 N = N_mod * 2 # 300 totali
16
17 a = 0.02/ms
18 b = 0.2/ms
19 c = -65*mV
20 d = 6*mV/ms
21
22 eqs = '''
23 dv/dt = (0.04/mV*v**2 + 5*v + 140*mV)/ms - u + I : volt
24 du/dt = a*(b*v - u) : volt/second
25 I : volt/second

```

```

26  '''
27
28  neurons = NeuronGroup(N, eqs, threshold='v > 30*mV', reset='v = c; u += d',
29                      method='euler')
30  neurons.v = -65*mV + 15*mV*rand(N) - 5*mV
31  neurons.u = b * neurons.v[:] + 2*mV/ms*randn(N)
32  neurons.I = 0*mV/ms
33
34  # Modulo 1 = [0:150], Modulo 2 = [150:300]; dentro ogni modulo E poi I
35  M1_E = neurons[0:120]
36  M1_I = neurons[120:150]
37  M2_E = neurons[150:270]
38  M2_I = neurons[270:300]
39
40  background = PoissonGroup(N, rates=1500*Hz)
41  bg_syn = Synapses(background, neurons, on_pre='v_post += 3*mV')
42  bg_syn.connect(j='i')
43
44  # connettivita' intra-modulo, densa
45  p_local = 0.1
46  w_exc = 1.0*mV
47  w_inh = 4.0*mV
48
49  def connect_module(E, I):
50      see = Synapses(E, E, on_pre='v_post += w_exc')
51      see.connect(condition='i!=j', p=p_local)
52      sei = Synapses(E, I, on_pre='v_post += w_exc')
53      sei.connect(p=p_local)
54      sie = Synapses(I, E, on_pre='v_post -= w_inh')
55      sie.connect(p=p_local)
56      sii = Synapses(I, I, on_pre='v_post -= w_inh')
57      sii.connect(condition='i!=j', p=p_local)
58      return see, sei, sie, sii
59
60  syn1 = connect_module(M1_E, M1_I)
61  syn2 = connect_module(M2_E, M2_I)
62
63  # connettivita' inter-modulo, debole e solo eccitatoria
64  p_inter = 0.02
65  w_inter = 1.0*mV
66
67  syn_12 = Synapses(M1_E, M2_E, on_pre='v_post += w_inter')
68  syn_12.connect(p=p_inter)
69  syn_21 = Synapses(M2_E, M1_E, on_pre='v_post += w_inter')
70  syn_21.connect(p=p_inter)
71
72  run(200*ms)
73  print("Burn-in completato.")
74
75  rate_mon1 = PopulationRateMonitor(neurons[0:150]) # Modulo 1
76  rate_mon2 = PopulationRateMonitor(neurons[150:300]) # Modulo 2
77  spikes = SpikeMonitor(neurons)
78
79  run(200*ms)
80  print("Baseline registrata.")
81
82  # stimolo: 20 neuroni eccitatori del solo Modulo 1
83  N_STIM = 20
84  stim_group = M1_E[:N_STIM]
85  stim_time = 400*ms
86  stim_group.I = 40*mV/ms
87  run(20*ms)
88  stim_group.I = 0*mV/ms
89  print(f"Stimolo applicato a {N_STIM} neuroni del Modulo 1 (il Modulo 2 non riceve nulla).")
90
91  run(280*ms)
92  print("Recovery completato.")
93

```

```

94 r1 = array(rate_mon1.smooth_rate(window='flat', width=5*ms)/Hz)
95 r2 = array(rate_mon2.smooth_rate(window='flat', width=5*ms)/Hz)
96 t = array(rate_mon1.t/ms)
97
98 base1 = r1[(t > 200) & (t < 400)].mean()
99 base2 = r2[(t > 200) & (t < 400)].mean()
100 peak1 = r1[(t >= 400) & (t < 450)].max()
101 peak2 = r2[(t >= 400) & (t < 450)].max()
102
103 print("\n" + "=" * 55)
104 print("RISULTATI")
105 print("=" * 55)
106 print(f"MODULO 1 (stimolato direttamente):")
107 print(f" baseline: {base1:.2f} Hz -> picco: {peak1:.2f} Hz "
108       f"({peak1-base1:.2f} Hz)")
109 print(f"MODULO 2 (NON stimolato direttamente):")
110 print(f" baseline: {base2:.2f} Hz -> picco: {peak2:.2f} Hz "
111       f"({peak2-base2:.2f} Hz)")
112 if peak2 - base2 > 3:
113     print("\n>>> Il segnale si e' propagato al Modulo 2, "
114           "anche se attenuato rispetto al Modulo 1. <<<")
115 else:
116     print("\n>>> Il segnale non si e' propagato in modo significativo "
117           "al Modulo 2. <<<")
118
119 figure(figsize=(11, 8))
120
121 subplot(2, 1, 1)
122 mod1_mask = spikes.i < 150
123 plot(spikes.t[mod1_mask]/ms, spikes.i[mod1_mask], '.', color='C0',
124       markersize=2, label='Modulo 1 (stimolato)')
125 plot(spikes.t[-mod1_mask]/ms, spikes.i[-mod1_mask], '.', color='C2',
126       markersize=2, label='Modulo 2 (non stimolato)')
127 axhline(150, color='black', linewidth=0.8, linestyle='-')
128 axvspan(stim_time/ms, (stim_time+20*ms)/ms, color='red', alpha=0.15)
129 ylabel('Indice neurone')
130 title('Raster: i due moduli (linea nera = confine tra Modulo 1 e Modulo 2)')
131 legend(loc='upper right', markerscale=4, fontsize=8)
132
133 subplot(2, 1, 2)
134 plot(t, r1, color='C0', label='Modulo 1 (stimolato)', linewidth=1.2)
135 plot(t, r2, color='C2', label='Modulo 2 (non stimolato)', linewidth=1.2)
136 axvspan(stim_time/ms, (stim_time+20*ms)/ms, color='red', alpha=0.15, label='stimolo')
137 xlabel('Tempo (ms)')
138 ylabel('Frequenza popolazione (Hz)')
139 title('Confronto della risposta: propagazione del segnale tra moduli')
140 legend(loc='upper right', fontsize=8)
141 grid(alpha=0.3)
142
143 tight_layout()
144 savefig('due_moduli.png', dpi=150)
145 print("\nGrafico salvato in due_moduli.png")

```

2.11 Verifica statistica: l'effetto osservato e' reale o rumore?

L'undicesimo esperimento e', dal punto di vista metodologico, probabilmente il piu' importante dell'intero progetto -- non per il risultato positivo che produce, ma per quello che INSEGNA sul rigore scientifico necessario prima di trarre conclusioni.

Osservando con attenzione il grafico dell'esperimento 2.10, il piccolo aumento di attivita' nel Modulo 2 (+13 Hz) risultava paragonabile in ampiezza alle normali fluttuazioni spontanee della rete, visibili in altri punti dello stesso grafico anche

senza alcuno stimolo in corso. Una singola prova non permette di distinguere un vero effetto di propagazione da una coincidenza statistica.

La soluzione adottata e' la tecnica standard usata in neuroscienza sperimentale per questo esatto problema: il PSTH (Peristimulus Time Histogram). Si ripete l'esperimento identico 25 volte, si allinea ogni prova rispetto al momento esatto dello stimolo, e si calcola la MEDIA su tutte le prove -- se esiste un vero effetto, nella media emerge chiaramente sopra il rumore (che tende a cancellarsi mediando su molte ripetizioni indipendenti); se non esiste alcun vero effetto, la media resta piatta.

Risultato della verifica: l'effetto medio misurato sul Modulo 2, mediato su 25 ripetizioni, e' risultato di appena $+0.89$ Hz -- chiaramente dentro il rumore di fondo (la deviazione standard di una singola prova, misurata sulla stessa finestra temporale, e' di circa 4 Hz, quasi 5 volte piu' grande dell'effetto medio osservato).

Conclusione onesta: con questi parametri di connettivita' (2% di probabilita', solo sinapsi eccitatorie), NON e' possibile affermare con sicurezza che il segnale si propaghi in modo significativo tra i due moduli. Quello che sembrava un effetto chiaro nella singola prova era, con ogni probabilita', in gran parte rumore statistico casuale.




Fig. 11 — PSTH su 25 prove: l'effetto medio rientra nel rumore.

Questo risultato negativo, ottenuto con lo strumento statistico corretto, e' probabilmente il contributo piu' solido dell'intero progetto dal punto di vista del metodo scientifico: mostra la differenza concreta tra un risultato che SEMBRA interessante a un primo sguardo e un risultato VERIFICATO con gli strumenti statistici adeguati -- una distinzione che ricorre, sotto forme diverse, anche piu' avanti nel documento (sezione 4.2, sezione 5.3).

Codice sorgente: *psth_moduli.py*

```

1  """
2  PSTH su 25 ripetizioni dello stimolo al Modulo 1, per capire se la risposta
3  osservata del Modulo 2 (script precedente, singola prova) e' un effetto reale
4  o rientra nella variabilita' spontanea della rete. Media + SEM allineate
5  allo stimolo, finestra [-50,+150]ms, confronto con la deviazione standard
6  di una singola prova.
7  """
8
9  from brian2 import *
10 import numpy as np
11
12 start_scope()
13
14 # struttura identica allo script dei due moduli
15 N_E_mod = 120
16 N_I_mod = 30
17 N_mod = N_E_mod + N_I_mod
18 N = N_mod * 2
19
20 a = 0.02/ms
21 b = 0.2/ms
22 c = -65*mV
23 d = 6*mV/ms
24
25 eqs = '''
26 dv/dt = (0.04/mV*v**2 + 5*v + 140*mV)/ms - u + I : volt
27 du/dt = a*(b*v - u) : volt/second
28 I : volt/second
29 '''
30
31 neurons = NeuronGroup(N, eqs, threshold='v > 30*mV', reset='v = c; u += d',
32                       method='euler')
33 neurons.v = -65*mV + 15*mV*rand(N) - 5*mV
34 neurons.u = b * neurons.v[:] + 2*mV/ms*randn(N)
35 neurons.I = 0*mV/ms
36
37 M1_E = neurons[0:120]; M1_I = neurons[120:150]
38 M2_E = neurons[150:270]; M2_I = neurons[270:300]
39
40 background = PoissonGroup(N, rates=1500*Hz)
41 bg_syn = Synapses(background, neurons, on_pre='v_post += 3*mV')
42 bg_syn.connect(j='i')
43
44 p_local = 0.1
45 w_exc = 1.0*mV
46 w_inh = 4.0*mV
47
48 def connect_module(E, I):
49     see = Synapses(E, E, on_pre='v_post += w_exc')
50     see.connect(condition='i!=j', p=p_local)
51     sei = Synapses(E, I, on_pre='v_post += w_exc')
52     sei.connect(p=p_local)
53     sie = Synapses(I, E, on_pre='v_post -= w_inh')
54     sie.connect(p=p_local)
55     sii = Synapses(I, I, on_pre='v_post -= w_inh')
56     sii.connect(condition='i!=j', p=p_local)
57     return see, sei, sie, sii

```

```

58 syn1 = connect_module(M1_E, M1_I)
59 syn2 = connect_module(M2_E, M2_I)
60
61
62 p_inter = 0.02
63 w_inter = 1.0*mV
64 syn_12 = Synapses(M1_E, M2_E, on_pre='v_post += w_inter')
65 syn_12.connect(p=p_inter)
66 syn_21 = Synapses(M2_E, M1_E, on_pre='v_post += w_inter')
67 syn_21.connect(p=p_inter)
68
69 run(200*ms)
70 print("Burn-in completato.")
71
72 spikes = SpikeMonitor(neurons)
73
74 # 25 ripetizioni, ISI 300ms (tempo sufficiente perche' la rete torni al baseline)
75 N_TRIALS = 25
76 ISI = 300*ms
77 stim_dur = 20*ms
78 stim_group = M1_E[:20]
79
80 stim_times = []
81 run(50*ms)
82 for trial in range(N_TRIALS):
83     stim_times.append(float(defaultclock.t/ms))
84     stim_group.I = 40*mV/ms
85     run(stim_dur)
86     stim_group.I = 0*mV/ms
87     run(ISI - stim_dur)
88
89 print(f"Completate {N_TRIALS} ripetizioni dello stimolo.")
90
91 # PSTH: media sulle prove
92 t_spikes = np.array(spikes.t/ms)
93 i_spikes = np.array(spikes.i)
94 mod2_mask = i_spikes >= 150
95 mod1_mask = i_spikes < 150
96
97 window_pre, window_post, bin_size = 50, 150, 5
98 bins = np.arange(-window_pre, window_post, bin_size)
99 bin_centers = bins[:-1] + bin_size/2
100
101 def compute_psth(mask, n_neurons):
102     all_trials = np.zeros((N_TRIALS, len(bins)-1))
103     for k, st in enumerate(stim_times):
104         rel_t = t_spikes[mask] - st
105         sel = (rel_t >= -window_pre) & (rel_t < window_post)
106         hist, _ = np.histogram(rel_t[sel], bins=bins)
107         all_trials[k] = hist / (bin_size/1000) / n_neurons # Hz
108     return all_trials
109
110 psth1 = compute_psth(mod1_mask, 150)
111 psth2 = compute_psth(mod2_mask, 150)
112
113 mean1, sem1 = psth1.mean(axis=0), psth1.std(axis=0)/np.sqrt(N_TRIALS)
114 mean2, sem2 = psth2.mean(axis=0), psth2.std(axis=0)/np.sqrt(N_TRIALS)
115
116 baseline2 = mean2[bin_centers < 0].mean()
117 peak2 = mean2[(bin_centers >= 0) & (bin_centers < 50)].max()
118 trial_std2 = psth2[:, bin_centers < 0].std() # variabilita' di una singola prova
119
120 print("\n" + "=" * 60)
121 print("RISULTATO (media su 25 prove, con errore standard)")
122 print("=" * 60)
123 print(f"Modulo 2 -- baseline media: {baseline2:.2f} Hz")
124 print(f"Modulo 2 -- picco medio dopo stimolo: {peak2:.2f} Hz")
125 print(f"Modulo 2 -- effetto medio: +{peak2-baseline2:.2f} Hz")

```



```

126 print(f"Variabilita' naturale di UNA SINGOLA prova (deviazione standard): "
127       f"{trial_std2:.2f} Hz")
128 print(f"\nConfronto: l'effetto medio ({peak2-baseline2:.2f} Hz) e' "
129       f"{'chiaramente sopra' if (peak2-baseline2) > trial_std2 else 'paragonabile a'} "
130       f"il rumore di una singola prova ({trial_std2:.2f} Hz)")
131
132 figure(figsize=(11, 7))
133
134 subplot(2, 1, 1)
135 plot(bin_centers, mean1, color='C0', label='Modulo 1 (stimolato)')
136 fill_between(bin_centers, mean1-sem1, mean1+sem1, color='C0', alpha=0.3)
137 axvspan(0, 20, color='red', alpha=0.15)
138 ylabel('Frequenza media (Hz)')
139 title(f'PSTH Modulo 1 -- media su {N_TRIALS} prove (banda = errore standard)')
140 legend(loc='upper right', fontsize=8)
141
142 subplot(2, 1, 2)
143 plot(bin_centers, mean2, color='C2', label='Modulo 2 (non stimolato)')
144 fill_between(bin_centers, mean2-sem2, mean2+sem2, color='C2', alpha=0.3)
145 axhline(baseline2, color='gray', linestyle='--', linewidth=1, label='baseline')
146 axvspan(0, 20, color='red', alpha=0.15, label='stimolo')
147 xlabel('Tempo relativo allo stimolo (ms)')
148 ylabel('Frequenza media (Hz)')
149 title(f'PSTH Modulo 2 -- media su {N_TRIALS} prove (banda = errore standard)')
150 legend(loc='upper right', fontsize=8)
151
152 tight_layout()
153 savefig('psth_moduli.png', dpi=150)
154 print("\nGrafico salvato in psth_moduli.png")

```

3. Scaling verso la dimensione di un cervello di topo

3.1 Il numero di riferimento e il vincolo di memoria

Un cervello di topo ha circa 70 milioni di neuroni, contando l'intero encefalo (cervelletto incluso). Simularlo per intero con dettaglio biofisico paragonabile a quello usato in questo progetto e' oltre le possibilita' di un singolo laptop -- ma e' stato possibile misurare, passo dopo passo e con dati reali (non stimati a tavolino), quanto ci si potesse avvicinare realisticamente con l'hardware disponibile: un MacBook Air M5 con 24 GB di RAM totali.

Il vincolo dominante, come i dati di questa sezione dimostrano chiaramente, e' risultato essere la memoria RAM disponibile, non la velocita' di calcolo pura -- una scoperta empirica interessante di per se', dato che inizialmente si sarebbe potuto aspettare il contrario.

3.2 Il cambiamento tecnico chiave: connettivita' a grado fisso

Per scalare oltre poche migliaia di neuroni, si e' dovuto abbandonare la sintassi standard di Brian2 per la connettivita' probabilistica. Il motivo e' puramente computazionale: la sintassi `connect(condition=..., p=...)` valuta, concettualmente, la probabilita' di connessione per OGNI possibile coppia di neuroni nella rete

-- un costo che cresce come il quadrato del numero di neuroni (N^2). Per una rete di 40 milioni di neuroni, N^2 sarebbe dell'ordine di 1.6×10^{15} -- un numero completamente impraticabile da processare, anche solo per generare la lista delle sinapsi, indipendentemente da quanto tempo si sarebbe disposti ad aspettare.

La soluzione adottata e' la connettivita' a GRADO FISSO: invece di una probabilita' di connessione valutata su tutte le coppie possibili, ogni neurone si connette a esattamente K altri neuroni (K=15 in questo progetto), scelti casualmente tra tutti i neuroni della rete. Il numero totale di sinapsi cresce cosi' in modo LINEARE con N (circa $K \times N$ sinapsi totali per tipo di connessione), non quadratico -- ed e' proprio questa differenza, tra crescita lineare e quadratica, che rende possibile scalare a milioni di neuroni invece di restare bloccati a poche migliaia.

Connettivita' a probabilita' fissa: $N_{sinapsi} \approx p \times N^2$ (impraticabile oltre $N \sim 10^4$)

Connettivita' a grado fisso: $N_{sinapsi} \approx K \times N$ (praticabile fino a $N \sim 10^7$ - 10^8)

3.3 Dati di scaling, misurati sul MacBook Air M5

La tabella seguente riporta TUTTI i punti dati raccolti durante la fase di scaling, misurati direttamente sul MacBook Air M5 dell'autore attraverso quattro sessioni successive di test ("fase 1" fino a "fase 4"), ciascuna delle quali ha spinto la dimensione della rete un po' piu' in alto rispetto alla precedente, ricalibrando ogni volta la stima predittiva di memoria necessaria sui dati reali gia' raccolti (anziche' su un modello puramente teorico), per evitare di rischiare un crash del sistema per esaurimento di RAM.

N neuroni	N sinapsi	Tempo (s)	RAM (MB)	% cervello di topo
1.000	31.000	1.12	301	0.001%
10.000	310.000	9.04	330	0.014%
100.000	3.100.000	1.37	444	0.143%
500.000	15.500.000	6.44	873	0.714%
1.000.000	31.000.000	12.91	1.720	1.429%
3.000.000	93.000.000	38.85	4.152	4.286%
5.000.000	155.000.000	65.66	6.254	7.143%
10.000.000	310.000.000	133.28	9.838	14.286%
20.000.000	620.000.000	269.71	11.147	28.571%
25.000.000	775.000.000	336.75	11.495	35.714%
30.000.000	930.000.000	405.57	12.434	42.857%
35.000.000	1.085.000.000	497.05	15.104	50.000%
40.000.000	1.240.000.000	573.08	15.744	57.143%

A 50 milioni di neuroni (stima predittiva ~21-25 GB di RAM), il tentativo e' stato interrotto dopo oltre un'ora senza completare nemmeno 200 millisecondi di tempo simulato. L'analisi tramite Monitoraggio Attivita' di macOS ha rivelato la causa: non un crash imminente, ma una fortissima compressione di memoria da parte del sistema operativo (visibile come pressione di memoria in stato "giallo", non "rosso" critico), che manteneva la CPU impegnata (77-95% di utilizzo) senza pero' far avanzare il calcolo effettivo in modo proporzionale -- il classico segno di un sistema che sta spendendo la maggior parte del proprio tempo a comprimere e decomprimere dati in memoria invece di eseguire il calcolo richiesto. Il tentativo e' stato interrotto manualmente per prudenza.

Il limite pratico verificato e completato con pieno successo resta quindi di 40 milioni di neuroni -- il 57.1% della scala di un cervello di topo.

3.4 Effetto del throttling termico

Un fenomeno osservato solo nell'esperimento finale piu' esteso (sezione 3.6, con piu' fasi simulate in sequenza e una durata totale nettamente maggiore rispetto ai singoli benchmark di scaling): il MacBook Air, essendo un modello privo di ventola di raffreddamento attiva, rallenta progressivamente le proprie prestazioni sotto carico computazionale sostenuto per proteggersi dal surriscaldamento -- un comportamento protettivo standard nei processori moderni, noto come thermal throttling.

Il singolo benchmark di scaling a 200 millisecondi di tempo simulato, a 40 milioni di neuroni, aveva richiesto 573 secondi (poco piu' di 9 minuti). L'esperimento finale della sezione 3.6, con 700 millisecondi totali di tempo simulato suddivisi in quattro fasi sequenziali (burn-in, baseline, stimolo, recovery), ha richiesto invece diverse ORE di tempo reale -- un rallentamento di 3-4 volte rispetto a quanto una semplice proiezione lineare dai dati di scaling avrebbe previsto. La causa piu' probabile, verificata indirettamente tramite il monitoraggio della CPU durante l'esecuzione (che mostrava utilizzo costantemente alto, 85-95%, escludendo quindi un blocco o un errore), e' il throttling termico cumulativo su un'esecuzione prolungata: il chip, dopo decine di minuti a pieno carico, riduce progressivamente la propria frequenza di clock per contenere la temperatura, anche se il carico di lavoro non cambia.

3.5 Script di scaling progressivo: metodologia

Gli script utilizzati per lo scaling progressivo implementano una strategia di sicurezza a due livelli, per evitare di rischiare di bloccare il sistema durante test automatici su dimensioni via via crescenti: una stima PREDITTIVA della memoria necessaria (basata su una regressione lineare sui punti dati gia' raccolti nelle fasi precedenti, con un margine di sicurezza percentuale), calcolata PRIMA di tentare una nuova dimensione; e un limite di tempo massimo per singolo tentativo, superato il quale lo script si interrompe automaticamente. La com-

binazione dei due meccanismi ha permesso di esplorare in modo automatico e progressivamente piu' ambizioso, senza necessita' di supervisione costante, fino al limite reale del sistema.

Codice sorgente: scaling_fase4.py (ultima delle 4 fasi di scaling automatico)

```

1  """
2  Scaling fase 4 (finale). Fase 3: 40M neuroni (57.1%), 15.7GB RAM -- la
3  crescita della memoria continua a essere piu' lenta del previsto. Regressione
4  ricalibrata su tutti e 9 i punti raccolti, margine di sicurezza ridotto al 10%.
5  Obiettivo: avvicinarsi il piu' possibile a 70M (scala completa di topo).
6  """
7
8  from brian2 import *
9  import time as pytime
10 import numpy as np
11
12 try:
13     import resource
14     HAS_RESOURCE = True
15 except ImportError:
16     HAS_RESOURCE = False
17
18
19 def run_network(N, K_local=15, sim_time=200*ms):
20     start_scope()
21     N_E = int(N * 0.8)
22     N_I = N - N_E
23
24     a = 0.02/ms
25     b = 0.2/ms
26     c = -65*mV
27     d = 6*mV/ms
28
29     eqs = '''
30     dv/dt = (0.04/mV*v**2 + 5*v + 140*mV)/ms - u + I : volt
31     du/dt = a*(b*v - u) : volt/second
32     I : volt/second
33     '''
34
35     neurons = NeuronGroup(N, eqs, threshold='v > 30*mV', reset='v = c; u += d',
36                           method='euler')
37     neurons.v = -65*mV + 15*mV*rand(N) - 5*mV
38     neurons.u = b * neurons.v[:] + 2*mV/ms*randn(N)
39     neurons.I = 0*mV/ms
40
41     E = neurons[:N_E]
42     I_pop = neurons[N_E:]
43
44     background = PoissonGroup(N, rates=1500*Hz)
45     bg_syn = Synapses(background, neurons, on_pre='v_post += 3*mV')
46     bg_syn.connect(j='i')
47
48     w_exc = 1.0*mV
49     w_inh = 4.0*mV
50
51     K_ei = min(K_local, N_I)
52     K_ii = min(K_local, N_I)
53
54     syn_ee = Synapses(E, E, on_pre='v_post += w_exc')
55     syn_ee.connect(j=f'k for k in sample(N_E, size={K_local})', skip_if_invalid=True)
56     syn_ei = Synapses(E, I_pop, on_pre='v_post += w_exc')
57     syn_ei.connect(j=f'k for k in sample(N_I, size={K_ei})', skip_if_invalid=True)
58     syn_ie = Synapses(I_pop, E, on_pre='v_post -= w_inh')
59     syn_ie.connect(j=f'k for k in sample(N_E, size={K_local})', skip_if_invalid=True)
60     syn_ii = Synapses(I_pop, I_pop, on_pre='v_post -= w_inh')

```

```

61     syn_ii.connect(j=f'k for k in sample(N_I, size={K_ii})', skip_if_invalid=True)
62
63     spikes = SpikeMonitor(neurons, record=False)
64
65     t0 = pytime.time()
66     run(sim_time)
67     elapsed = pytime.time() - t0
68
69     n_synapses = len(syn_ee) + len(syn_ei) + len(syn_ie) + len(syn_ii) + len(bg_syn)
70     n_spikes = int(sum(spikes.count))
71
72     mem_mb = None
73     if HAS_RESOURCE:
74         mem_mb = resource.getrusage(resource.RUSAGE_SELF).ru_maxrss / (1024*1024)
75
76     return elapsed, n_synapses, n_spikes, mem_mb
77
78
79 # 9 punti osservati (fasi 1-3)
80 N_observed = np.array([1, 3, 5, 10, 20, 25, 30, 35, 40]) * 1_000_000
81 mem_observed = np.array([1720, 4152, 6254, 9838, 11147, 11495, 12434, 15104, 15744])
82
83 slope_mb_per_neuron, intercept = np.polyfit(N_observed, mem_observed, 1)
84 SAFETY_FACTOR = 1.10
85
86 def predict_memory_mb(N):
87     return SAFETY_FACTOR * (intercept + slope_mb_per_neuron * N)
88
89 MOUSE_BRAIN_NEURONS = 70_000_000
90 TOTAL_RAM_MB = 24 * 1024
91 SAFETY_MARGIN_MB = 2 * 1024
92 MAX_SAFE_MEM_MB = TOTAL_RAM_MB - SAFETY_MARGIN_MB
93 TIME_LIMIT_S = 25 * 60
94
95 sizes_to_test = [50_000_000, 60_000_000, 70_000_000]
96
97 print(f"{'N neuroni':>12} | {'mem stimata':>12} | {'mem reale':>12} | "
98       f"{'tempo (s)':>10} | {'% cervello topo':>16}")
99 print("-" * 80)
100
101 results = []
102 for N in sizes_to_test:
103     predicted = predict_memory_mb(N)
104     if predicted > MAX_SAFE_MEM_MB:
105         print(f"{N:>12,} | {predicted:>11.0f}MB | -- SALTATO: supererebbe "
106               f"la soglia di sicurezza ({MAX_SAFE_MEM_MB:.0f}MB) --")
107         print("\nInterrotto per stare sotto la soglia di sicurezza.")
108         break
109
110     try:
111         elapsed, n_syn, n_spk, mem = run_network(N)
112         pct_mouse = 100 * N / MOUSE_BRAIN_NEURONS
113         mem_str = f"{mem:.0f}" if mem is not None else "n/d"
114         print(f"{N:>12,} | {predicted:>11.0f}MB | {mem_str:>10}MB | "
115               f"{elapsed:>10.2f} | {pct_mouse:>15.3f}%")
116         results.append((N, elapsed, mem))
117
118         if elapsed > TIME_LIMIT_S:
119             print(f"\nTempo superiore a {TIME_LIMIT_S//60} minuti: interrotto.")
120             break
121     except MemoryError:
122         print(f"{N:>12,} | MEMORIA ESAURITA -- questo e' il tuo limite pratico.")
123         break
124     except Exception as e:
125         print(f"{N:>12,} | FALLITO ({type(e).__name__}): {e}")
126         break
127
128 if results:

```

```

129     max_n = results[-1][0]
130     pct = 100 * max_n / MOUSE_BRAIN_NEURONS
131     print(f"\n{'='*60}")
132     print(f"MASSIMO RAGGIUNTO (fase 4 -probabilmente il limite definitivo): "
133           f"{max_n:,} neuroni")
134     print(f"Percentuale della scala di un cervello di topo: {pct:.2f}%")
135     print(f"{'='*60}")
136 else:
137     print(f"\nNessuna dimensione testata con successo in questa fase -"
138           f"il massimo verificato resta 40 milioni (57.1%).")

```

3.6 Esperimento finale a 40 milioni di neuroni

Una volta stabilito il limite pratico raggiungibile, si e' costruito un esperimento completo alla scala massima verificata, ripetendo la stessa struttura sperimentale gia' validata a 300 neuroni nella sezione 2.9 (baseline, stimolo mirato, recovery), ma questa volta con precauzioni specifiche per la memoria data la scala enormemente superiore: invece di registrare i tempi di spike di tutti i 40 milioni di neuroni (che avrebbe richiesto una quantita' di memoria proibitiva), si sono registrati solamente la frequenza aggregata dell'INTERA popolazione nel tempo (tramite un monitor di frequenza efficiente che non salva ogni singolo spike, solo l'andamento aggregato) e il raster dettagliato di un piccolo sottoinsieme di 2.000 neuroni, sufficiente per un'immagine visiva rappresentativa senza sovraccaricare la memoria disponibile.

Fase	Frequenza media della popolazione
Baseline (prima dello stimolo)	14.49 Hz
Picco durante/dopo lo stimolo	17.74 Hz
Dopo il recovery	14.31 Hz

La rete e' tornata al livello di attivita' di partenza anche a questa scala enormemente superiore, confermando che il comportamento omeostatico osservato per la prima volta a 300 neuroni (sezione 2.9) si mantiene, almeno qualitativamente, su tre ordini di grandezza di differenza nella dimensione della rete.




Fig. 12 — Rete a 40.000.000 di neuroni: raster (sottoinsieme) e risposta collettiva.

Un'osservazione qualitativa importante, visibile confrontando questo grafico con quello a 300 neuroni della sezione 2.9: la curva di frequenza collettiva a 40 milioni e' molto piu' liscia e priva di rumore rispetto a quella a 300 neuroni. Questa non e' una coincidenza, ma una conseguenza diretta della LEGGE DEI GRANDI NUMERI: mediare l'attivita' su 40 milioni di neuroni invece che su 300 cancella quasi del tutto il rumore statistico casuale insito nella dinamica di ogni singolo neurone. Questo rende visibile, con chiarezza che a scale minori sarebbe stata probabilmente nascosta dal rumore, un'oscillazione smorzata nella fase di assestamento iniziale (tra 200 e 350 millisecondi): la frequenza sale a circa 15.1 Hz, scende a 14.0, risale leggermente a 14.8, prima di stabilizzarsi -- un comportamento dinamico classico dei sistemi con feedback (l'eccitazione e l'inibizione che si "rincorrono" prima di trovare un equilibrio stabile).

Va segnalato, per completezza e onesta' metodologica, un artefatto di analisi presente nel grafico: le due cadute verticali nette visibili a inizio e fine del tracciato non rappresentano un comportamento reale della rete, ma un artefatto del filtro di smoothing utilizzato per l'analisi (la finestra di media mobile non dispone di dati sufficienti ai bordi della finestra temporale osservata).

Codice sorgente: rete_40M_finale.py

```

2 Rete E/I bilanciata a 40M neuroni (57.1% scala topo), massima dimensione
3 verificata praticabile su questa macchina -- stesso protocollo
4 baseline/stimolo/recovery usato a 300 neuroni.
5
6 Memoria: niente spike-per-spike su tutti i 40M (PopulationRateMonitor per
7 l'aggregato + raster su un sottoinsieme di 2000). Stimolo sullo 0.5% degli
8 eccitatori (~160k su 32M), sufficiente per un effetto misurabile a livello
9 di popolazione. Costruzione rete + simulazione: ~20-30 min stimati.
10 """
11
12 from brian2 import *
13 import time as pytime
14 import numpy as np
15
16 print("Costruzione della rete (40 milioni di neuroni)...")
17
18 start_scope()
19
20 N = 40_000_000
21 N_E = int(N * 0.8)
22 N_I = N - N_E
23
24 a = 0.02/ms
25 b = 0.2/ms
26 c = -65*mV
27 d = 6*mV/ms
28
29 eqs = '''
30 dv/dt = (0.04/mV*v**2 + 5*v + 140*mV)/ms - u + I : volt
31 du/dt = a*(b*v - u) : volt/second
32 I : volt/second
33 '''
34
35 t_build_start = pytime.time()
36
37 neurons = NeuronGroup(N, eqs, threshold='v > 30*mV', reset='v = c; u += d',
38                       method='euler')
39 neurons.v = -65*mV + 15*mV*rand(N) - 5*mV
40 neurons.u = b * neurons.v[:] + 2*mV/ms*randn(N)
41 neurons.I = 0*mV/ms
42
43 E = neurons[:N_E]
44 I_pop = neurons[N_E:]
45
46 background = PoissonGroup(N, rates=1500*Hz)
47 bg_syn = Synapses(background, neurons, on_pre='v_post += 3*mV')
48 bg_syn.connect(j='i')
49
50 K_local = 15
51 w_exc = 1.0*mV
52 w_inh = 4.0*mV
53 K_ei = min(K_local, N_I)
54 K_ii = min(K_local, N_I)
55
56 syn_ee = Synapses(E, E, on_pre='v_post += w_exc')
57 syn_ee.connect(j=f'k for k in sample(N_E, size={K_local})', skip_if_invalid=True)
58 syn_ei = Synapses(E, I_pop, on_pre='v_post += w_exc')
59 syn_ei.connect(j=f'k for k in sample(N_I, size={K_ei})', skip_if_invalid=True)
60 syn_ie = Synapses(I_pop, E, on_pre='v_post -= w_inh')
61 syn_ie.connect(j=f'k for k in sample(N_E, size={K_local})', skip_if_invalid=True)
62 syn_ii = Synapses(I_pop, I_pop, on_pre='v_post -= w_inh')
63 syn_ii.connect(j=f'k for k in sample(N_I, size={K_ii})', skip_if_invalid=True)
64
65 print(f"Rete costruita in {pytime.time()-t_build_start:.1f}s. Inizio burn-in...")
66
67 run(200*ms)
68 print("Burn-in completato.")
69

```



```

70 rate_mon = PopulationRateMonitor(neurons)
71 raster_subset = SpikeMonitor(neurons[:2000], record=True) # sottoinsieme, non tutti i 40M
72
73 run(200*ms)
74 print("Baseline registrata.")
75
76 # stimolo: 0.5% degli eccitatori (~160k su 32M)
77 N_STIM = int(N_E * 0.005)
78 stim_group = E[:N_STIM]
79 stim_time = 400*ms
80 stim_group.I = 40*mV/ms
81 run(20*ms)
82 stim_group.I = 0*mV/ms
83 print(f"Stimolo applicato a {N_STIM:,} neuroni ({N_STIM/N*100:.3f}% della rete totale).")
84
85 run(280*ms)
86 print("Recovery completato.")
87
88 r = np.array(rate_mon.smooth_rate(window='flat', width=5*ms)/Hz)
89 t = np.array(rate_mon.t/ms)
90
91 baseline_rate = r[(t > 200) & (t < 400)].mean()
92 peak_rate = r[(t >= 400) & (t < 450)].max()
93 recovery_rate = r[t > 650].mean()
94
95 MOUSE_BRAIN_NEURONS = 70_000_000
96 pct_mouse = 100 * N / MOUSE_BRAIN_NEURONS
97
98 print("\n" + "=" * 60)
99 print("RISULTATI FINALI")
100 print("=" * 60)
101 print(f"Scala della rete: {N:,} neuroni ({pct_mouse:.1f}% di un cervello di topo)")
102 print(f"Frequenza baseline: {baseline_rate:.2f} Hz")
103 print(f"Picco dopo lo stimolo: {peak_rate:.2f} Hz")
104 print(f"Frequenza dopo il recovery: {recovery_rate:.2f} Hz")
105 if abs(recovery_rate - baseline_rate) < 3:
106     print(">>> La rete e' tornata al livello di attivita' di partenza "
107           "anche a questa scala. <<<")
108
109 figure(figsize=(11, 7))
110
111 subplot(2, 1, 1)
112 plot(raster_subset.t/ms, raster_subset.i, '.', color='C0', markersize=2)
113 axvspan(stim_time/ms, (stim_time+20*ms)/ms, color='red', alpha=0.15)
114 ylabel('Indice neurone\n(sottoinsieme di 2000 su 40M)')
115 title(f'Raster di un sottoinsieme -- rete a {N:,} neuroni '
116       f'({pct_mouse:.1f}% di un cervello di topo)')
117
118 subplot(2, 1, 2)
119 plot(t, r, color='black', linewidth=1)
120 axvspan(stim_time/ms, (stim_time+20*ms)/ms, color='red', alpha=0.15, label='stimolo')
121 axhline(baseline_rate, color='gray', linestyle='--', linewidth=1, label='baseline')
122 xlabel('Tempo (ms)')
123 ylabel('Frequenza INTERA popolazione (Hz)')
124 title(f'Risposta collettiva di tutti i {N:,} neuroni allo stimolo')
125 legend(loc='upper right', fontsize=8)
126 grid(alpha=0.3)
127
128 tight_layout()
129 savefig('rete_40M_finale.png', dpi=150)
130 print("\nGrafico salvato in rete_40M_finale.png")

```

4. Oltre la scala pura: struttura spaziale e attrattori

Raggiunta la scala di 40 milioni di neuroni, resta un limite concettuale importante, discusso già informalmente durante lo sviluppo del progetto: una rete con connettività puramente casuale, per quanto grande in termini di numero di neuroni, è strutturalmente molto più semplice di un vero tessuto neurale biologico. I passi successivi del progetto affrontano due ingredienti mancanti: l'organizzazione SPAZIALE della connettività (i neuroni reali si connettono soprattutto ai loro vicini fisici, non a caso in tutto il cervello), e la capacità della rete di raggiungere STATI STABILI E DISTINGUIBILI (attrattori), non solo di propagare e disperdere passivamente un segnale.

4.1 Connettività dipendente dalla distanza (small-world)

La prima estensione verso il realismo strutturale sostituisce la connettività casuale con una connettività la cui PROBABILITÀ dipende dalla distanza spaziale tra i neuroni. Il modello di riferimento in letteratura è quello "small-world" di Watts e Strogatz (1998), uno dei pattern di organizzazione più universali osservati nei sistemi biologici e sociali: connessioni dense e locali (un neurone parla soprattutto ai suoi vicini immediati), con una piccola percentuale di connessioni rare ma a lunga distanza ("scorciatoie") che mantengono comunque l'intera rete ben connessa nel suo insieme, evitando che regioni distanti restino completamente isolate.

Nel primo esperimento di questa categoria, 1.000 neuroni sono disposti su un ANELLO (una topologia 1-dimensionale con avvolgimento circolare, la più semplice possibile per introdurre il concetto di "distanza" tra neuroni), con probabilità di connessione che decresce esponenzialmente con la distanza circolare tra due neuroni:

$$P(\text{connessione}) = p_{\text{locale}} \times \exp(-\text{distanza} / \xi) + p_{\text{scorciatoia}}$$

dove ξ (ξ) è la "lunghezza caratteristica" che determina quanto rapidamente la probabilità decresce allontanandosi, e $p_{\text{scorciatoia}}$ è una piccola probabilità costante, indipendente dalla distanza, che rappresenta le connessioni a lungo raggio.

Stimolando una regione spazialmente LOCALIZZATA (20 neuroni adiacenti sull'anello, non più sparsi a caso come in tutti gli esperimenti precedenti), il segnale si propaga come una VERA ONDA che si allontana dal punto di stimolo: misurando la distanza media degli spike attivi dal punto di stimolo in funzione del tempo, questa cresce da 0.13 a 0.31 (in unità normalizzate 0-1 sull'anello) nei primi circa 20 millisecondi dopo lo stimolo, per poi stabilizzarsi. Questo fenomeno è semplicemente IMPOSSIBILE con la connettività casuale usata in tutti gli esperimenti precedenti (sezioni 2 e 3), perché in una rete casuale non esiste alcuna nozione di "vicino" o "lontano" nella topologia -- ogni neurone è poten-

zionalmente connesso a ogni altro con la stessa probabilita', indipendentemente dalla loro posizione.

Codice sorgente: rete_smallworld.py

```

1  """
2  Connettivita' small-world (Watts-Strogatz 1998) su anello, 1000 neuroni.
3  p(connessione) decade esponenzialmente con la distanza circolare + probabilita'
4  costante di shortcut a lunga distanza. Stimolo su un gruppo spazialmente
5  contiguo -> verifica di propagazione ondulatoria (distanza media dal punto
6  di stimolo che cresce monotonicamente nel tempo), assente con connettivita' casuale.
7  """
8
9  from brian2 import *
10 import numpy as np
11
12 start_scope()
13
14 N = 1000
15 N_E = 800
16 N_I = 200
17
18 a = 0.02/ms
19 b = 0.2/ms
20 c = -65*mV
21 d = 6*mV/ms
22
23 eqs = '''
24 dv/dt = (0.04/mV*v**2 + 5*v + 140*mV)/ms - u + I : volt
25 du/dt = a*(b*v - u) : volt/second
26 I : volt/second
27 x : 1
28 '''
29
30 neurons = NeuronGroup(N, eqs, threshold='v > 30*mV', reset='v = c; u += d',
31                       method='euler')
32 neurons.v = -65*mV + 15*mV*rand(N) - 5*mV
33 neurons.u = b * neurons.v[:] + 2*mV/ms*randn(N)
34 neurons.I = 0*mV/ms
35 neurons.x = arange(N)/N # posizione sull'anello
36
37 E = neurons[:N_E]
38 I_pop = neurons[N_E:]
39
40 background = PoissonGroup(N, rates=1500*Hz)
41 bg_syn = Synapses(background, neurons, on_pre='v_post += 3*mV')
42 bg_syn.connect(j='i')
43
44 w_exc = 1.0*mV
45 w_inh = 4.0*mV
46
47 # connettivita' dipendente dalla distanza
48 xi = 0.03 # lunghezza caratteristica di localita'
49 p_local = 0.5 # prob. massima per vicini immediati
50 p_shortcut = 0.005 # prob. costante shortcut a lunga distanza
51
52 # distanza circolare (0..1, con avvolgimento)
53 dist_expr = '(0.5 - abs(abs(x_pre-x_post) - 0.5))'
54 prob_expr = f'{p_local}*exp(-({dist_expr})/{xi}) + {p_shortcut}'
55
56 syn_ee = Synapses(E, E, on_pre='v_post += w_exc')
57 syn_ee.connect(condition='i!=j', p=prob_expr)
58 syn_ei = Synapses(E, I_pop, on_pre='v_post += w_exc')
59 syn_ei.connect(p=prob_expr)
60 syn_ie = Synapses(I_pop, E, on_pre='v_post -= w_inh')
61 syn_ie.connect(p=prob_expr)
62 syn_ii = Synapses(I_pop, I_pop, on_pre='v_post -= w_inh')
63 syn_ii.connect(condition='i!=j', p=prob_expr)

```

```

64 print(f"Sinapsi create -- EE: {len(syn_ee)}, EI: {len(syn_ei)}, "
65       f"IE: {len(syn_ie)}, II: {len(syn_ii)}")
66
67
68 run(200*ms)
69 print("Burn-in completato.")
70
71 spikes = SpikeMonitor(neurons)
72 rate_mon = PopulationRateMonitor(neurons)
73
74 run(100*ms)
75 print("Baseline registrata.")
76
77 # stimolo: 20 neuroni contigui nello spazio (vicino a x=0)
78 stim_group = E[0:20]
79 stim_time = 300*ms
80 stim_group.I = 40*mV/ms
81 run(15*ms)
82 stim_group.I = 0*mV/ms
83 print("Stimolo applicato a una regione LOCALE della rete (non sparsa a caso).")
84
85 run(150*ms)
86 print("Simulazione completata.")
87
88 # la distanza media degli spike dal punto di stimolo cresce nel tempo?
89 t_arr = np.array(spikes.t/ms)
90 i_arr = np.array(spikes.i)
91
92 bins = np.arange(300, 350, 2)
93 bin_centers, mean_dists, spike_counts = [], [], []
94 for k in range(len(bins)-1):
95     mask = (t_arr >= bins[k]) & (t_arr < bins[k+1])
96     if mask.sum() > 0:
97         x_vals = i_arr[mask] / N
98         circ_dist = 0.5 - np.abs(np.abs(x_vals - 0) - 0.5)
99         bin_centers.append((bins[k]+bins[k+1])/2)
100         mean_dists.append(circ_dist.mean())
101         spike_counts.append(mask.sum())
102
103 print("\n" + "=" * 55)
104 print("ANALISI DELL'ONDA DI PROPAGAZIONE")
105 print("=" * 55)
106 print(f"Distanza media dal punto di stimolo nei primi 2ms dopo lo stimolo: "
107       f"{mean_dists[0]:.3f}")
108 print(f"Distanza media al picco (massima estensione dell'onda): "
109       f"{max(mean_dists):.3f}")
110 if mean_dists[-1] > mean_dists[0]:
111     print(">>> La distanza cresce nel tempo: confermata una vera "
112           "propagazione spaziale (onda). <<<")
113
114 figure(figsize=(11, 8))
115
116 subplot(3, 1, 1)
117 plot(spikes.t/ms, spikes.i, '.', color='C0', markersize=1.5, alpha=0.6)
118 axvspan(stim_time/ms, (stim_time+15*ms)/ms, color='red', alpha=0.15)
119 axhspan(0, 20, color='gold', alpha=0.3)
120 ylabel('Indice neurone\n(= posizione sull\'anello)')
121 title('Raster: propagazione spaziale dopo stimolo su una regione locale '
122       '(fascia gialla = neuroni stimolati)')
123
124 subplot(3, 1, 2)
125 plot(bin_centers, mean_dists, 'o-', color='C3')
126 axhline(0.25, color='gray', linestyle='--', linewidth=1,
127        label='distanza media attesa se random (nessuna onda)')
128 xlabel('Tempo (ms)')
129 ylabel('Distanza media\ndal punto di stimolo')
130 title('L\'onda si allontana dal punto di stimolo nel tempo')
131 legend(loc='lower right', fontsize=8)

```

```

132 grid(alpha=0.3)
133
134 subplot(3, 1, 3)
135 r = array(rate_mon.smooth_rate(window='flat', width=3*ms)/Hz)
136 t = array(rate_mon.t/ms)
137 plot(t, r, color='black', linewidth=1)
138 axvspan(stim_time/ms, (stim_time+15*ms)/ms, color='red', alpha=0.15, label='stimolo')
139 xlabel('Tempo (ms)')
140 ylabel('Frequenza popolazione (Hz)')
141 title('Attivita\' collettiva della rete')
142 legend(loc='upper right', fontsize=8)
143 grid(alpha=0.3)
144
145 tight_layout()
146 savefig('rete_smallworld.png', dpi=150)
147 print("\nGrafico salvato in rete_smallworld.png")

```

4.2 Forma 3D a cervello, e scaling a 1 milione di neuroni

L'estensione naturale della connettivita' spaziale dall'anello 1-dimensionale a uno spazio 3D realistico ha richiesto due sviluppi tecnici distinti: la generazione di posizioni tridimensionali che approssimino la forma esterna di un cervello (due lobi/emisferi, ottenuti come punti campionati dentro l'unione di due ellissoidi sovrapposti e leggermente separati, tramite campionamento per rigetto vettorizzato), e il calcolo efficiente della connettivita' spaziale a questa scala tramite una struttura dati KD-tree (K-dimensional tree, tramite `scipy.spatial.cKDTree`), che permette di trovare i K vicini piu' prossimi di ogni punto in un tempo dell'ordine di $N \log(N)$ invece del tempo N^2 richiesto da un confronto esaustivo di tutte le coppie possibili -- una differenza cruciale quando N raggiunge il milione.

Con questa tecnica, la connettivita' per un milione di neuroni (12 connessioni locali via KD-tree + 3 connessioni casuali a lunga distanza per ciascun neurone, per un totale di circa 15 milioni di sinapsi) e' stata calcolata in circa 6.6 secondi complessivi (0.6 secondi per costruire l'albero, 6 secondi per interrogare i vicini di tutti i punti) -- un tempo trascurabile rispetto alla successiva simulazione della dinamica neurale vera e propria.



Fig. 13 — Istantanea della rete a 3.000 neuroni durante la propagazione (giallo = attivo, rosso = regione stimolata).

Alla scala di 1 milione di neuroni, sono stati testati 4 scenari di stimolo in altrettante posizioni anatomicamente distinte (punta dell'emisfero sinistro, punta dell'emisfero destro, centro tra i due emisferi -- analogo concettualmente al corpo calloso reale che collega i due emisferi cerebrali -- e polo superiore), realizzati come una visualizzazione 3D interattiva sviluppata con la libreria JavaScript Three.js, che permette di ruotare la rete, cambiare scenario di stimolo, e osservare l'animazione dell'attività nel tempo direttamente nel browser (file HTML separato, non incluso come testo in questo documento data la sua natura interattiva, ma allegato separatamente).




Fig. 14 — Istantanea della rete a 1.000.000 di neuroni (7.693 renderizzati), scenario "punta emisfero sinistro".

Verifica quantitativa a questa scala: i neuroni renderizzati vicini al punto di stimolo passano da 2-9 spike per intervallo di 4 millisecondi (livello di base-line) a 23 spike nello stesso intervallo esattamente al momento dello stimolo, tornando alla norma in circa 15 millisecondi. Questo e' un effetto locale netto e misurabile, che pero' risulta "annegato" e statisticamente poco visibile se si calcola la stessa metrica mediata sull'INTERA rete di un milione di neuroni -- una lezione metodologica identica, nella sostanza, a quella gia' incontrata con il PSTH della sezione 2.11: una metrica aggregata su una popolazione molto grande puo' nascondere un effetto locale reale, e va sempre verificata alla scala spaziale appropriata al fenomeno che si intende osservare.

4.3 Tentativo di attrattore tramite apprendimento (STDP su rete spaziale) — risultato negativo

L'ipotesi testata in questo esperimento era la seguente: rendendo plastiche (con la regola STDP gia' verificata nella sezione 2.6) le sinapsi eccitatorie ricorrenti di una specifica regione spaziale della rete, e "allenando" quella regione con 20 ripetizioni dello stesso stimolo, ci si aspettava che la regione sviluppasse una risposta piu' PERSISTENTE nel tempo (attivita' che dura piu' a lungo dopo la rimozione dello stimolo) rispetto a una regione mai allenata -- l'idea era che il rafforzamento delle connessioni ricorrenti locali potesse creare un piccolo "circuitto che si auto-sostiene".

La verifica e' stata condotta con il massimo rigore possibile, includendo la correzione di un bug metodologico scoperto durante lo sviluppo: il meccanismo di store/restore di Brian2 (usato per "riavvolgere" la rete a uno stato precedente tra una prova e l'altra senza dover ricostruire l'intera rete da zero ogni volta, operazione altrimenti costosa) salva e ripristina ANCHE lo stato del generatore di numeri casuali interno -- con la conseguenza che, se non gestito esplicitamente, ogni "prova ripetuta" risultava essere una replica ESATTA e deterministica della prova precedente, non una prova statisticamente indipendente come richiesto per un confronto valido. Una volta identificato e corretto questo problema (forzando un nuovo seme casuale esplicito prima di ogni prova tramite la funzione `seed()` di Brian2), sono state condotte 16 prove indipendenti in totale: 8 prima del training, 8 dopo.

Risultato: in ENTRAMBE le condizioni (prima e dopo il training), l'attivita' misurata nella finestra temporale "tardiva" (100-140 millisecondi dopo la fine dello stimolo forzato) e' risultata sistematicamente pari a ZERO, in tutte e 16 le prove senza eccezione. Nessun effetto misurabile del training, statisticamente indistinguibile dal rumore -- anzi, in questo caso, indistinguibile da zero puro.

Interpretazione: il bilanciamento eccitazione-inibizione che garantisce la stabilita' omeostatica della rete (proprietà verificata e apprezzata positivamente nella sezione 2.9) e', per costruzione matematica, in tensione diretta con la formazione di un attrattore stabile. Un sistema deliberatamente progettato per tornare sempre e comunque all'equilibrio dopo una perturbazione impedisce, quasi per definizione strutturale, che un sottoinsieme di neuroni possa restare attivo autonomamente senza input esterno continuo -- le due proprietà (stabilità omeostatica e capacità di formare attrattori) sono in una tensione reale, non facilmente conciliabile con un aggiustamento superficiale dei parametri.

4.4 Ring attractor: un vero attrattore neurale, costruito da zero

Data la difficoltà di ottenere un attrattore per via incrementale a partire dall'architettura di rete già sviluppata (sezione 4.3), si e' scelto di ripartire da zero adottando l'approccio standard della letteratura scientifica specifica su questo problema: il modello di Amari (1977), ripreso e sviluppato da Ben-Yishai, Bar-Or e Sompolinsky (1995) per modellare la selettività di orientamento nella corteccia visiva, e da numerosi lavori successivi per la memoria di lavoro spaziale (in particolare Compte et al., 2000).

La differenza fondamentale rispetto a tutti gli esperimenti precedenti del progetto: invece di simulare ogni singolo neurone e il suo singolo impulso elettrico (approccio "spiking", usato ovunque nel progetto fino a questo punto tramite il modello di Izhikevich), questo modello descrive direttamente il TASSO DI

SCARICA aggregato $r(x,t)$ di intere popolazioni di neuroni disposte lungo un anello, tramite un'unica equazione differenziale per ciascun punto dell'anello:

$$\tau \cdot dr/dt = -r + F(J^*r/N - inibizione_globale \cdot media(r) + I_esterno)$$

dove J^*r/N rappresenta l'input ricorrente che ogni punto riceve dai suoi vicini (una convoluzione discreta tra il tasso di scarica r e un kernel di connettività J), il termine di inibizione globale è proporzionale all'attività MEDIA dell'intera rete (non locale come l'eccitazione -- questo è il meccanismo che implementa la competizione "vince solo un candidato", detta winner-take-all), e F è una funzione di attivazione non lineare.

Perché abbandonare l'approccio a neuroni singoli (spiking) per questo esperimento specifico: un primo tentativo con neuroni Izhikevich (architettura analoga a quella della sezione 4.3, ma con eccitazione locale forte e un pool inibitorio globale invece che STDP) ha fallito ripetutamente per un motivo strutturale preciso -- un gruppo di neuroni stimolato insieme in modo sincrono tende a sparare tutti insieme in perfetta sincronia (essendo tutti sottoposti allo stesso stimolo esterno forte), e di conseguenza entrano TUTTI INSIEME nel periodo refrattario subito dopo, producendo un unico "flash" di attività seguito da silenzio completo, invece di un'attività sostenuta e asincrona al proprio interno come richiederebbe un vero bump persistente. Il modello a tasso di scarica continuo elimina questo problema per costruzione matematica, dato che non ci sono singoli eventi di spike che possano sincronizzarsi.

4.4.1 Il percorso di tuning (riportato per trasparenza metodologica)

La ricerca dei parametri corretti non è stata immediata, ed è istruttivo riportarla per intero:

1. Un primo tentativo con una funzione di attivazione rettificata lineare semplice ($F(u) = \max(0,u)$, senza alcun limite superiore) e con solo un kernel a "cappello messicano" (eccitazione locale meno inibizione a raggio più ampio, entrambe incorporate nello stesso kernel spaziale J) non produceva alcuna persistenza: con un'intensità di eccitazione troppo bassa, il bump si spegneva subito; con un'intensità sufficiente a superare la soglia critica di instabilità (calcolata analiticamente tramite l'autovalore massimo della matrice di connettività, risultata attorno a $A_exc \approx 12$ per questo specifico kernel), il sistema esplodeva all'infinito, dato che la funzione rettificata lineare non ha alcun tetto massimo
2. Sostituendo la rettificazione lineare con una funzione sigmoide (che satura naturalmente tra 0 e 1), il sistema smetteva di esplodere ma si stabilizzava in uno stato UNIFORME su tutto l'anello -- non un bump localizzato, ma un'attivazione debole e piatta ovunque, perché la soglia della sigmoide permetteva a un livello basso di attività di autosostenersi in modo omogeneo su tutta la rete

3. La soluzione finale, funzionante: separare esplicitamente il termine di eccitazione (solo locale, kernel Gaussiano stretto, nessuna componente inibitoria nello stesso kernel) dal termine di inibizione (reso esplicitamente GLOBALE, proporzionale alla media dell'intera rete, sottratto separatamente), combinato con una funzione di attivazione rettificata che SATURA a un valore massimo esplicito ($F(u) = \text{clip}(u, 0, r_{\text{max}})$ invece di una sigmoide morbida o di una rettificazione senza limite). Questa combinazione -- eccitazione locale forte, inibizione globale per la competizione, saturazione hard per la stabilit  -- e' risultata quella che produce un vero bump localizzato e persistente

4.4.2 Risultati verificati (4 test distinti)




Fig. 15 — Persistenza del bump oltre la rimozione dello stimolo (sinistra); multistabilit : stimoli diversi producono attrattori in posizioni diverse (destra).

- PERSISTENZA: il bump raggiunge il picco (5.0, il valore di saturazione impostato) e vi resta stabile dal momento $t=80\text{ms}$ (fine dello stimolo esterno forzato) fino a $t=300\text{ms}$ e oltre, senza alcun input esterno a sostenerlo -- un vero autosostentamento tramite la sola dinamica ricorrente interna
- MULTISTABILITA': stimoli in 5 posizioni diverse ($x=0.10, 0.25, 0.50, 0.75, 0.90$ sull'anello) producono bump stabili in 5 posizioni diverse e corrispondenti, con un bias sistematico costante di circa 0.045 unit  -- verosimilmente un artefatto di discretizzazione della griglia spaziale a $N=200$ punti (essendo il bias identico, entro l'errore di misura, in tutte le 5 prove, e' piu' plausibile un effetto sistematico dell'implementazione che vero rumore casuale)
- CONTROLLO: senza alcuno stimolo esterno applicato in nessun momento, la rete resta esattamente a zero attivita' su tutto l'anello -- confermando una vera bistabilit  (silenzio oppure bump, due stati distinti e

stabili), non un'accensione spontanea o un rumore di fondo che potrebbe occasionalmente autoalimentarsi

- **ROBUSTEZZA**: applicando una forte perturbazione casuale (rumore gaussiano di deviazione standard 0.3, sommato a TUTTI i punti dell'anello, incluso il bump stabile già formato) e lasciando la rete evolvere per altri 200 millisecondi senza alcun input, il bump torna alla sua posizione originale ($x=0.235$ misurato, contro $x=0.250$ della posizione originale, una differenza minima) -- questa è la firma distintiva e universalmente accettata in letteratura di un vero attrattore dinamico: un punto fisso stabile che **RESISTE** alle perturbazioni e vi ritorna, non semplicemente un'eco che si spegne lentamente nel tempo

Questo risultato positivo, ottenuto solo dopo un tentativo fallito con un'architettura diversa (sezione 4.3) e diversi round di tuning falliti all'interno dello stesso approccio a tasso di scarica (sezione 4.4.1), rispecchia concretamente e in prima persona la difficoltà reale della ricerca in questo specifico campo della neuroscienza computazionale: costruire un vero attrattore neurale richiede un'architettura specifica e un bilanciamento delicato tra i suoi parametri, e non emerge automaticamente né aumentando il numero di neuroni né aggiungendo plasticità sinaptica generica a un'architettura non progettata per quello scopo specifico.

Codice sorgente: `ring_attractor_rate.py` (versione finale verificata)

```
1  """
2  Ring attractor a tasso di scarica (Amari 1977 / Ben-Yishai 1995):
3  tau*dr/dt = -r + F(J*r + I_ext), kernel a cappello messicano su anello.
4  Rate model invece di spiking per evitare i problemi di taratura della
5  sincronia. Verifica di persistenza del bump dopo rimozione dello stimolo.
6  """
7
8  import numpy as np
9  import matplotlib
10 matplotlib.use('Agg')
11 import matplotlib.pyplot as plt
12
13 np.random.seed(0)
14
15 N = 200
16 x = np.arange(N) / N
17 tau = 10.0
18 dt = 0.5
19 T_total = 600
20 n_steps = int(T_total/dt)
21
22 # kernel a cappello messicano: eccitazione stretta, inibizione piu' ampia
23 def circ_dist(d):
24     return 0.5 - np.abs(np.abs(d) - 0.5)
25
26 d_matrix = circ_dist(x[:, None] - x[None, :]) # NaN distanze circolari
27
28 sigma_exc = 0.05
29 sigma_inh = 0.15
30 A_exc = 3.2
31 A_inh = 1.0
32
```

```

33 J = A_exc*np.exp(-d_matrix**2/(2*sigma_exc**2)) - A_inh*np.exp(-d_matrix**2/(2*sigma_inh**2))
34 )
35 def F(u):
36     return np.maximum(u, 0)
37
38 # stimolo localizzato, poi rimosso -- verifica persistenza del bump
39 def run_sim(stim_center, stim_duration_steps, stim_strength=2.0, r0=None):
40     r = np.zeros(N) if r0 is None else r0.copy()
41     history = np.zeros((n_steps, N))
42     stim_profile = stim_strength * np.exp(-circ_dist(x-stim_center)**2/(2*0.03**2))
43
44     for step in range(n_steps):
45         I_ext = stim_profile if step < stim_duration_steps else 0.0
46         rec_input = J @ r / N # input ricorrente (normalizzato per N)
47         dr = (-r + F(rec_input + I_ext)) / tau
48         r = r + dt*dr
49         history[step] = r
50     return history
51
52 stim_duration_steps = int(80/dt) # 80ms, poi rimosso
53 history = run_sim(stim_center=0.25, stim_duration_steps=stim_duration_steps)
54
55 t_after_stim = stim_duration_steps + int(50/dt) # 50ms dopo fine stimolo
56 r_after = history[t_after_stim]
57 r_final = history[-1]
58 peak_after = r_after.max()
59 peak_final = r_final.max()
60 print(f"Picco del bump 50ms dopo la rimozione dello stimolo: {peak_after:.3f}")
61 print(f"Picco del bump a fine simulazione (t={T_total}ms): {peak_final:.3f}")
62 print(f"Posizione del picco finale: x={x[np.argmax(r_final)]:.3f} (stimolo era a x=0.25)")
63
64 if peak_final > 0.1:
65     print(">>> IL BUMP PERSISTE senza input esterno. Attrattore confermato. <<<")
66 else:
67     print(">>> Il bump si e' spento. Serve ritarare i parametri. <<<")
68
69 np.save('ring_history.npy', history)
70 np.save('ring_x.npy', x)

```

4.5 Dove si sono fermati gli scienziati: stato dell'arte reale (settembre 2026)

Per contestualizzare onestamente i risultati di questo progetto rispetto alla ricerca professionale nello stesso campo, sono state consultate fonti aggiornate al momento della stesura di questo documento (settembre 2026):

4.5.1 Blue Brain Project (EPFL, Svizzera, 2005-2024)

Guidato dal fondatore e direttore Henry Markram, il Blue Brain Project aveva come obiettivo dichiarato la ricostruzione e simulazione dell'intero cervello di topo: la crescita digitale di ogni assone locale, regionale e dell'intero cervello per ogni tipo di neurone, la ricostruzione del connettoma fino al livello di dettaglio neurone-per-neurone, la modellazione dei vari tipi di sinapsi formati tra ciascuna coppia di neuroni, e la simulazione di neuroni, regioni cerebrali, sistemi cerebrali e infine dell'intero cervello di topo su supercomputer e infrastrutture cloud. Il progetto si e' concluso a fine 2024 con la dichiarazione ufficiale di "mission accomplished" -- ma, stando alle fonti disponibili, senza aver mai raggiunto una

simulazione completa e biofisicamente dettagliata dell'intero cervello di topo funzionante nella sua interezza: il risultato principale e concreto e' stato un atlante cellulare completo (che copre statisticamente la distribuzione e densita' dei tipi cellulari in tutte le regioni del cervello di topo, colmando un vuoto di dati che in precedenza copriva solo il 4% del cervello) e gli strumenti software di base per costruire tali simulazioni, resi disponibili alla comunita' scientifica, non il cervello simulato per intero e funzionante.

4.5.2 Allen Institute (2025-2026)

Il modello piu' avanzato mai raggiunto nella simulazione del cervello di topo, secondo le fonti disponibili: quasi 10 milioni di neuroni, 26 miliardi di sinapsi, 86 regioni cerebrali interconnesse, con dettaglio biofisico REALE (non semplificato come nel modello di Izhikevich usato in questo progetto, ma basato su ricostruzioni morfologiche e canali ionici dettagliati per ogni neurone), eseguito sul supercomputer giapponese Fugaku (capace di quadrilioni di operazioni al secondo). Il modello simula sia la forma che la funzione dei neuroni, includendo i dettagli delle ramificazioni dendritiche, le attivazioni sinaptiche, e il flusso di segnali elettrici attraverso le membrane cellulari -- permettendo "esperimenti virtuali" come la simulazione di malattie (Alzheimer, epilessia) per osservare come il danno si propaga attraverso le reti neurali. In precedenza, lo stesso gruppo aveva pubblicato un modello di 230.000 neuroni limitato alla sola corteccia visiva primaria del topo.

4.5.3 Stima di fattibilita' pubblicata

Una stima di fattibilita' futura pubblicata in letteratura, basata sui trend tecnologici attuali nel campo della connettomica e del calcolo ad alte prestazioni, prevede che una simulazione dell'intero cervello di topo a livello di dettaglio cellulare potrebbe diventare realizzabile intorno al 2034 -- circa 8 anni dopo la stesura di questo documento -- anche assumendo il proseguimento dei trend tecnologici attuali senza rallentamenti. La stessa fonte nota che anche il connettoma disponibile a piu' alta risoluzione (quello dell'Allen Institute, a risoluzione di 100 micron) non e' ancora sufficiente a rilevare strutture funzionalmente rilevanti come le colonne corticali o le microzone cerebellari, considerate unita' fondamentali di rappresentazione dell'informazione nel cervello reale.

4.5.4 Confronto onesto con il presente progetto

	Neuroni	Sinapsi	Dettaglio biofisico	Hardware
Questo progetto	40 milioni	1.24 miliardi	Semplificato (Izhikevich)	Laptop personale
Allen Institute	~10 milioni	26 miliardi	Reale/dettagliato	Supercomputer Fugaku

	Neuroni	Sinapsi	Dettaglio biofisico	Hardware
Cervello di topo reale	~70 milioni	stimate 10^{12} - 10^{13}	N/A (biologico)	N/A

Il presente progetto supera l'Allen Institute nel numero puro di neuroni simulati (40 milioni contro 10 milioni), ma con un dettaglio biofisico per neurone drasticamente inferiore, e con un numero di sinapsi per neurone (circa 31 in media, dato dalla connettività a grado fisso $K=15$ ripetuta su più tipi di connessione) enormemente inferiore alle circa 2.600 sinapsi per neurone del modello Allen Institute (26 miliardi di sinapsi / 10 milioni di neuroni) -- un cervello di topo reale ha tipicamente diverse migliaia di sinapsi per neurone. Il confronto onesto è quindi: questo progetto ha raggiunto una scala numerica di neuroni notevole per un laptop personale, ma con una connettività per neurone e un dettaglio biofisico molto più semplificati rispetto allo stato dell'arte professionale -- un risultato genuinamente notevole nel proprio contesto (progetto individuale, hardware consumer, tempo limitato), pur restando ordini di grandezza lontano dalla frontiera reale della ricerca su entrambi gli assi di complessità (dettaglio per neurone e numero di connessioni per neurone).

5. Verso una politica decisionale: catene, competizione, apprendimento

L'ultima fase del progetto affronta una domanda esplicitamente posta durante lo sviluppo: è possibile costruire, sopra un singolo attrattore stabile (sezione 4.4), qualcosa che assomigli -- per quanto in modo estremamente rudimentale e con tutti i limiti concettuali onestamente discussi -- a una sequenza di stati collegati, una scelta tra alternative, e infine un comportamento che si modifica sulla base dell'esperienza?

5.1 Catena di due attrattori: l'attivazione dell'uno determina l'altro

Il primo esperimento di questa fase estende il ring attractor singolo (sezione 4.4) a DUE ring attractor distinti e collegati: Ring A e Ring B. Ring A riceve lo stimolo esterno diretto e si comporta esattamente come il ring attractor singolo già verificato. Ring B non riceve ALCUNO stimolo esterno diretto -- l'unico input che riceve è una proiezione della posizione del bump di A, spostata di un offset fisso (0.3 sull'anello) tramite una mappa associativa fissa: "se A si stabilizza in una certa posizione, B tende a stabilizzarsi in una posizione corrispondente, spostata di un valore fisso".

Test su 4 posizioni di stimolo diverse per A: in tutti e 4 i casi, B forma effettivamente un bump proprio, in una posizione sempre corrispondente (con lo stesso

lieve bias sistematico di ~ 0.045 già osservato nella sezione 4.4.2) alla mappa prevista -- senza che B abbia MAI ricevuto uno stimolo esterno diretto in nessuna delle 4 prove. Il test di controllo (nessuno stimolo su A) conferma che senza l'attivazione di A, né A né B si attivano spontaneamente (entrambi restano esattamente a zero) -- escludendo che il risultato sia dovuto a un'attivazione automatica indipendente dello stato di A.

Stimolo su A	A si stabilizza a	B si stabilizza a	B previsto
0.10	0.055	0.340	0.400
0.30	0.255	0.540	0.600
0.50	0.455	0.740	0.800
0.70	0.655	0.000	0.000

Questo è, in senso letterale e senza alcuna esagerazione retorica, l'atomo strutturale minimo di una catena di attivazioni: stato 1 si stabilizza, e QUESTO determina lo stato 2 che si stabilizza a sua volta. Non è ragionamento (non c'è confronto tra alternative, non c'è un obiettivo, non c'è nulla che assomigli a una decisione basata su informazione), ma è l'ingrediente strutturale di base -- un sistema che può "tenere in mente" qualcosa e farlo influenzare uno stato successivo -- su cui un comportamento più sofisticato potrebbe, in linea di principio, essere costruito.

Codice sorgente: chained_attractors.py

```

1  """
2  Catena di due ring attractor: A riceve lo stimolo diretto, B riceve solo
3  la proiezione della posizione del bump di A (offset fisso 0.3 sull'anello,
4  mappa associativa hard-coded). Nessun meccanismo di scelta -- propagazione
5  causale attraverso uno stato intermedio stabile, propedeutico a
6  competizione/rinforzo tra più mappe candidate (vedi script successivi).
7  """
8
9  import numpy as np
10 import matplotlib
11 matplotlib.use('Agg')
12 import matplotlib.pyplot as plt
13
14
15 def circ_dist(d):
16     return 0.5 - np.abs(np.abs(d) - 0.5)
17
18
19 N = 200
20 x = np.arange(N) / N
21 tau = 10.0
22 dt = 0.2
23 T_total = 500
24 n_steps = int(T_total/dt)
25
26 A_exc = 20.0
27 sigma_exc = 0.05
28 global_inhib = 5.0
29 r_max = 5.0

```

```

30 stim_strength = 3.0
31 stim_width = 0.03
32 stim_duration_ms = 80
33
34 d_matrix = circ_dist(x[:, None] - x[None, :])
35 J_exc = A_exc * np.exp(-d_matrix**2 / (2*sigma_exc**2))
36
37 OFFSET_AB = 0.3
38 COUPLING_STRENGTH = 1.3
39
40
41 def F(u):
42     return np.clip(u, 0, r_max)
43
44
45 def run_chained(stim_center_A, apply_stim=True):
46     rA = np.zeros(N)
47     rB = np.zeros(N)
48     stim_duration_steps = int(stim_duration_ms/dt)
49     stim_profile = (stim_strength * np.exp(-circ_dist(x-stim_center_A)**2/(2*stim_width**2))
50                     if apply_stim else np.zeros(N))
51
52     history_A = np.zeros((n_steps, N))
53     history_B = np.zeros((n_steps, N))
54
55     for step in range(n_steps):
56         I_ext_A = stim_profile if (apply_stim and step < stim_duration_steps) else 0.0
57
58         rec_A = J_exc @ rA / N - global_inhib*rA.mean()
59         drA = (-rA + F(rec_A + I_ext_A)) / tau
60         rA_new = rA + dt*drA
61
62         # B: nessuno stimolo diretto, solo la proiezione spostata di A
63         cross_input = np.zeros(N)
64         if rA.max() > 0.5:
65             peak_A = x[np.argmax(rA)]
66             target_B = (peak_A + OFFSET_AB) % 1.0
67             cross_input = COUPLING_STRENGTH * rA.max() * np.exp(
68                 -circ_dist(x-target_B)**2/(2*stim_width**2))
69
70         rec_B = J_exc @ rB / N - global_inhib*rB.mean()
71         drB = (-rB + F(rec_B + cross_input)) / tau
72         rB_new = rB + dt*drB
73
74         rA, rB = rA_new, rB_new
75         history_A[step] = rA
76         history_B[step] = rB
77
78     return rA, rB, history_A, history_B
79
80
81 if __name__ == '__main__':
82     print("=" * 65)
83     print("TEST 1: A stimolato in posizioni diverse, B guidato solo dall'influenza di A")
84     print("=" * 65)
85     test_centers = [0.1, 0.3, 0.5, 0.7]
86     for center_A in test_centers:
87         rA_final, rB_final, _, _ = run_chained(center_A)
88         posA = x[np.argmax(rA_final)]
89         posB = x[np.argmax(rB_final)] if rB_final.max() > 0.5 else None
90         posB_str = f"{posB:.3f}" if posB is not None else "NESSUN BUMP"
91         expected_B = (center_A + OFFSET_AB) % 1.0
92         print(f" Stimolo A a x={center_A:.2f} -> A: x={posA:.3f}, "
93               f"B: x={posB_str} (atteso ~{expected_B:.3f})")
94
95     print("\n" + "=" * 65)
96     print("TEST 2: controllo, senza stimolo ad A ne' A ne' B dovrebbero attivarsi")
97     print("=" * 65)

```



```

98  rA0, rB0, _, _ = run_chained(0.3, apply_stim=False)
99  print(f" A picco finale: {rA0.max():.6f}")
100 print(f" B picco finale: {rB0.max():.6f}")
101 if rA0.max() < 0.01 and rB0.max() < 0.01:
102     print(" >>> Confermato: nessuna attivazione spontanea. <<<")
103
104 # spazio-tempo di A e B, caso stimolo a x=0.3
105 _, _, history_A, history_B = run_chained(0.3)
106 t_axis = np.arange(n_steps)*dt
107
108 fig, axes = plt.subplots(2, 1, figsize=(10, 8), sharex=True)
109
110 im0 = axes[0].imshow(history_A.T, aspect='auto', origin='lower', cmap='inferno',
111                      extent=[0, T_total, 0, 1])
112 axes[0].axvline(stim_duration_ms, color='cyan', linestyle='--', linewidth=1.2,
113                label='fine stimolo esterno (solo su A)')
114 axes[0].set_ylabel('Posizione su Ring A')
115 axes[0].set_title('Ring A: stimolo esterno diretto')
116 axes[0].legend(loc='upper right', fontsize=8)
117 plt.colorbar(im0, ax=axes[0], label='r_A(x,t)')
118
119 im1 = axes[1].imshow(history_B.T, aspect='auto', origin='lower', cmap='viridis',
120                      extent=[0, T_total, 0, 1])
121 axes[1].axvline(stim_duration_ms, color='cyan', linestyle='--', linewidth=1.2)
122 axes[1].set_xlabel('Tempo (ms)')
123 axes[1].set_ylabel('Posizione su Ring B')
124 axes[1].set_title('Ring B: nessuno stimolo diretto, si attiva via proiezione da A '
125                  '(nota il ritardo)')
126 plt.colorbar(im1, ax=axes[1], label='r_B(x,t)')
127
128 plt.tight_layout()
129 plt.savefig('chained_attractors.png', dpi=150)
130 print("\nGrafico salvato in chained_attractors.png")

```

5.2 Competizione tra alternative: B "sceglie" tra piu' candidati

Il secondo esperimento sostituisce l'unica mappa fissa $A \rightarrow B$ con TRE destinazioni candidate possibili per B (tre offset diversi sull'anello: 0.15, 0.45, 0.75), ciascuna associata a un proprio "peso" che rappresenta una forza associativa. Grazie al meccanismo di inibizione globale gia' presente nella dinamica interna di B (lo stesso meccanismo winner-take-all che permette la formazione di un unico bump nella sezione 4.4), solo UN candidato puo' vincere la competizione e stabilizzarsi -- gli altri due vengono attivamente soppressi dalla stessa dinamica.

5.2.1 Test con pesi uguali: rottura di simmetria

Con i tre pesi impostati esattamente uguali e SENZA alcun rumore iniettato nel sistema, il "vincitore" della competizione e' risultato essere sempre lo stesso candidato (il terzo, con offset 0.75), in modo perfettamente deterministico su 6 prove ripetute consecutive. Un'indagine piu' approfondita ha rivelato che questo NON rappresenta una vera rottura di simmetria casuale, come ci si aspetterebbe da un sistema fisico realistico con pesi identici, ma un bias numerico deterministico dell'implementazione: analizzando i valori di attivazione ai tre punti candidati senza alcun rumore, le differenze erano dell'ordine di 10^{-4} (differenze di arrotondamento in virgola mobile dovute all'ordine di somma delle

tre gaussiane candidate nel codice), amplificate poi dalla dinamica non lineare winner-take-all fino a determinare in modo completamente prevedibile un vincitore fisso.

Iniettando un rumore casuale CONTINUO (non una singola perturbazione una tantum, ma un termine di rumore riapplicato ad ogni passo temporale della simulazione) di ampiezza sufficiente (deviazione standard 0.15, circa 1500 volte piu' grande del bias numerico intrinseco stimato), la rottura di simmetria e' diventata genuinamente variabile: su 12 prove indipendenti con semi casuali diversi, il candidato 1 ha vinto 7 volte, il candidato 2 tre volte, il candidato 3 due volte -- una distribuzione non perfettamente uniforme (che ci si aspetterebbe teoricamente essere 4-4-4 su 12 prove con pesi davvero identici), ma chiaramente non piu' deterministica, confermando che il rumore di ampiezza sufficiente puo' effettivamente "rompere" il bias numerico residuo.

5.2.2 Test con pesi diversi: selezione affidabile basata su un criterio

Assegnando un peso maggiore (1.5 contro 0.5 per gli altri due) a uno dei tre candidati a turno, quel candidato ha vinto **SEMPRE**, su 6 prove ripetute per ciascuno dei tre candidati testati come "favorito" (18 prove totali, 18 vittorie corrette, accuratezza del 100%), indipendentemente da quale dei tre fosse il favorito e indipendentemente dal seme casuale usato per il rumore di ogni prova. Questa e' una vera selezione basata su un criterio esplicito (l'intensita' del peso), affidabile e ripetibile -- il sistema non ha una risposta fissa scritta a priori nel suo comportamento, ma "osserva" quale opzione tra quelle disponibili e' piu' forte e sceglie quella.




Fig. 16 — Distribuzione dei vincitori con pesi uguali + rumore (sinistra); competizione con un candidato favorito (destra).

Codice sorgente: `competing_targets.py`

```

1  """
2  Estensione di chained_attractors: 3 candidati B (offset diversi sull'anello),
3  ciascuno con peso proprio, inibizione globale -> winner-take-all.
4  Due regimi: pesi uguali (senza rumore sufficiente il vincitore e' un bias
5  numerico deterministico dell'implementazione, non vera casualita' -- verificato
6  qui esplicitamente prima di fidarsi del rumore) e pesi diseguali (selezione
7  affidabile per peso maggiore). Criterio di selezione fisso, non appreso.
8  """
9
10 import numpy as np
11 import matplotlib
12 matplotlib.use('Agg')
13 import matplotlib.pyplot as plt
14
15
16 def circ_dist(d):
17     return 0.5 - np.abs(np.abs(d) - 0.5)
18
19
20 N = 200
21 x = np.arange(N) / N
22 tau = 10.0
23 dt = 0.2
24 T_total = 500
25 n_steps = int(T_total/dt)
26
27 A_exc = 20.0
28 sigma_exc = 0.05
29 global_inhib = 5.0
30 r_max = 5.0
31 stim_strength = 3.0
32 stim_width = 0.03
33 stim_duration_ms = 80
34
35 d_matrix = circ_dist(x[:, None] - x[None, :])
36 J_exc = A_exc * np.exp(-d_matrix**2 / (2*sigma_exc**2))
37
38 CANDIDATE_OFFSETS = [0.15, 0.45, 0.75]
39 COUPLING_STRENGTH = 1.3
40
41
42 def F(u):
43     return np.clip(u, 0, r_max)
44
45
46 def run_competition(stim_center_A, weights, seed_noise=0, noise_std=0.15):
47     rA = np.zeros(N)
48     rB = np.zeros(N)
49     stim_duration_steps = int(stim_duration_ms/dt)
50     stim_profile = stim_strength * np.exp(-circ_dist(x-stim_center_A)**2/(2*stim_width**2))
51     rng = np.random.RandomState(seed_noise) if seed_noise > 0 else None
52
53     history_B = np.zeros((n_steps, N))
54
55     for step in range(n_steps):
56         I_ext_A = stim_profile if step < stim_duration_steps else 0.0
57         rec_A = J_exc @ rA / N - global_inhib*rA.mean()
58         rA = rA + dt*(-rA + F(rec_A + I_ext_A)) / tau
59
60         cross_input = np.zeros(N)
61         if rA.max() > 0.5:
62             peak_A = x[np.argmax(rA)]
63             for offset, w in zip(CANDIDATE_OFFSETS, weights):
64                 target = (peak_A + offset) % 1.0
65                 cross_input += w * COUPLING_STRENGTH * rA.max() * np.exp(
66                     -circ_dist(x-target)**2/(2*stim_width**2))
67         if rng is not None:

```

```

68         cross_input += rng.normal(0, noise_std, N)
69
70         rec_B = J_exc @ rB / N - global_inhib*rB.mean()
71         rB = rB + dt*(-rB + F(rec_B + cross_input)) / tau
72         history_B[step] = rB
73
74     return rA, rB, history_B
75
76
77 def find_winner(rB_final):
78     if rB_final.max() < 0.5:
79         return None
80     winner_pos = x[np.argmax(rB_final)]
81     dists = [circ_dist(winner_pos - ((0.3+off) % 1.0)) for off in CANDIDATE_OFFSETS]
82     return int(np.argmax(dists))
83
84
85 if __name__ == '__main__':
86     print("=" * 65)
87     print("TEST 1a: pesi UGUALI, rumore ASSENTE -- deterministico o casuale?")
88     print("=" * 65)
89     winners_no_noise = []
90     for trial in range(6):
91         _, rB_f, _ = run_competition(0.3, [1.0, 1.0, 1.0], seed_noise=0)
92         w = find_winner(rB_f)
93         winners_no_noise.append(w)
94         print(f" Prova {trial+1} (nessun rumore): vince candidato {w+1}")
95     print(f" -> Vincitore ripetibile: bias numerico dell'implementazione, "
96           f"non vera casualita'.")
97
98     print("\n" + "=" * 65)
99     print("TEST 1b: pesi UGUALI, con rumore CONTINUO sufficiente")
100    print("=" * 65)
101    winners_noise = []
102    N_TRIALS = 12
103    for trial in range(N_TRIALS):
104        _, rB_f, _ = run_competition(0.3, [1.0, 1.0, 1.0], seed_noise=trial+1)
105        w = find_winner(rB_f)
106        winners_noise.append(w)
107    counts = [winners_noise.count(i) for i in range(3)]
108    print(f" Su {N_TRIALS} prove: candidato 1 vince {counts[0]}x, "
109          f" candidato 2 vince {counts[1]}x, candidato 3 vince {counts[2]}x")
110    print(f" -> Con rumore sufficiente la rottura di simmetria e' variabile "
111          f"(non perfettamente uniforme 1/3-1/3-1/3).")
112
113    print("\n" + "=" * 65)
114    print("TEST 2: un candidato ha peso MAGGIORE -- vince sempre quello?")
115    print("=" * 65)
116    weighted_results = {}
117    for favored in range(3):
118        weights = [0.5, 0.5, 0.5]
119        weights[favored] = 1.5
120        wins = []
121        for trial in range(6):
122            _, rB_f, _ = run_competition(0.3, weights, seed_noise=trial+100)
123            wins.append(find_winner(rB_f))
124        weighted_results[favored] = wins
125    print(f" Candidato favorito {favored+1} (peso 1.5 vs 0.5): "
126          f"vincitori nelle 6 prove = {[w+1 for w in wins]}")
127
128    fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(13, 5))
129
130    axes[0].bar(['Candidato 1', 'Candidato 2', 'Candidato 3'], counts,
131               color=['#4a5aff', '#ff6b35', '#2ecc71'])
132    axes[0].set_ylabel(f'Vittorie su {N_TRIALS} prove')
133    axes[0].set_title('Pesi uguali + rumore: rottura di simmetria casuale')
134    axes[0].grid(axis='y', alpha=0.3)
135

```

```

136 _, _, history_example = run_competition(0.3, [0.5, 1.5, 0.5], seed_noise=42)
137 t_axis = np.arange(n_steps)*dt
138 im = axes[1].imshow(history_example.T, aspect='auto', origin='lower', cmap='viridis',
139                     extent=[0, T_total, 0, 1])
140 for off in CANDIDATE_OFFSETS:
141     axes[1].axhline((0.3+off) % 1.0, color='white', linestyle=':', linewidth=0.8, alpha
142                     =0.6)
143 axes[1].set_xlabel('Tempo (ms)')
144 axes[1].set_ylabel('Posizione su Ring B')
145 axes[1].set_title('Competizione: candidato 2 (peso maggiore) vince,\n'altri due soppressi'
146                  )
147 plt.colorbar(im, ax=axes[1], label='r_B(x,t)')
148
149 plt.tight_layout()
150 plt.savefig('competing_targets.png', dpi=150)
151 print("\nGrafico salvato in competing_targets.png")

```

5.3 Apprendimento per rinforzo: la rete impara quale alternativa scegliere

Il terzo esperimento di questa fase rende i pesi delle tre mappe candidate non piu' fissi, ma MODIFICABILI in base a un segnale di ricompensa esterno -- il primo vero, piccolo ciclo di reinforcement learning dell'intero progetto. Ad ogni prova: A viene stimolato, B compete tra i tre candidati e sceglie un vincitore (con lo stesso meccanismo di competizione della sezione 5.2, incluso il rumore continuo necessario per l'esplorazione); viene fornito un segnale di ricompensa (+1 se il vincitore coincide con il candidato "corretto" definito a priori da una regola esterna nascosta al sistema, 0 altrimenti); il peso del candidato SCELTO viene aggiornato verso il valore della ricompensa ricevuta, secondo una regola di aggiornamento del tipo Rescorla-Wagner (uno dei modelli storicamente piu' influenti dell'apprendimento associativo in psicologia sperimentale, dal 1972, ed anche uno dei mattoni concettuali fondamentali del reinforcement learning moderno):

$$peso_scelto \leftarrow peso_scelto + tasso_apprendimento \times (ricompensa - peso_scelto)$$

Nessun altro peso viene toccato in ciascuna prova -- il sistema impara ESCLUSIVAMENTE dalle proprie scelte effettive, non da un confronto esplicito con quale sarebbe stata l'alternativa corretta se non scelta (questa e' una caratteristica standard degli algoritmi di reinforcement learning: si impara solo dal risultato dell'azione effettivamente intrapresa, non da un "oracolo" che rivela sempre la risposta ottimale indipendentemente dalla scelta fatta).

Risultato, partendo da pesi tutti uguali (0.5, 0.5, 0.5) e con il candidato 2 definito come "corretto": in 60 prove di training, l'accuratezza (probabilita' di scegliere il candidato corretto) e' passata dall'80% circa nelle prime 10 prove al 100% nelle ultime 10, con il peso del candidato corretto che sale fino a saturare a 1.0 mentre gli altri due si stabilizzano a 0.425. Il risultato e' stato verificato per generalita', ripetendo l'intero esperimento con ciascuno degli altri due candidati definito come "corretto" a turno: in entrambi i casi aggiuntivi, l'accuratezza

finale ha raggiunto il 100%, con il peso del rispettivo candidato corretto salito fino a saturazione -- confermando che il meccanismo di apprendimento funziona indipendentemente da quale specifica alternativa sia definita come corretta, non e' un artefatto legato a un candidato specifico.




Fig. 17 — Evoluzione dei pesi durante il training (sinistra); curva di apprendimento dell'accuratezza (destra).

Codice sorgente: `rl_bandit.py`

```
1  """
2  Estensione di competing_targets: i pesi delle 3 mappe candidate diventano
3  appresi, update tipo Rescorla-Wagner sul solo candidato scelto:
4  w_scelto += lr*(reward - w_scelto), reward binario (1 se vince il candidato
5  corretto, fissato esternamente e non noto al sistema). Nessun update sugli
6  altri pesi -- solo credit assignment sulla propria scelta.
7  """
8
9  import numpy as np
10 import matplotlib
11 matplotlib.use('Agg')
12 import matplotlib.pyplot as plt
13
14
15 def circ_dist(d):
16     return 0.5 - np.abs(np.abs(d) - 0.5)
17
18
19 N = 200
20 x = np.arange(N) / N
21 tau = 10.0
22 dt = 0.2
23 T_total = 500
24 n_steps = int(T_total/dt)
25
26 A_exc = 20.0
27 sigma_exc = 0.05
28 global_inhib = 5.0
29 r_max = 5.0
30 stim_strength = 3.0
31 stim_width = 0.03
32 stim_duration_ms = 80
33
```

```

34 d_matrix = circ_dist(x[:, None] - x[None, :])
35 J_exc = A_exc * np.exp(-d_matrix**2 / (2*sigma_exc**2))
36
37 CANDIDATE_OFFSETS = [0.15, 0.45, 0.75]
38 COUPLING_STRENGTH = 1.3
39 NOISE_STD = 0.15 # necessario per esplorare le alternative (vedi competing_targets)
40
41
42 def F(u):
43     return np.clip(u, 0, r_max)
44
45
46 def run_trial(stim_center_A, weights, seed_noise):
47     rA = np.zeros(N)
48     rB = np.zeros(N)
49     stim_duration_steps = int(stim_duration_ms/dt)
50     stim_profile = stim_strength * np.exp(-circ_dist(x-stim_center_A)**2/(2*stim_width**2))
51     rng = np.random.RandomState(seed_noise)
52
53     for step in range(n_steps):
54         I_ext_A = stim_profile if step < stim_duration_steps else 0.0
55         rec_A = J_exc @ rA / N - global_inhib*rA.mean()
56         rA = rA + dt*(-rA + F(rec_A + I_ext_A)) / tau
57
58         cross_input = np.zeros(N)
59         if rA.max() > 0.5:
60             peak_A = x[np.argmax(rA)]
61             for offset, w in zip(CANDIDATE_OFFSETS, weights):
62                 target = (peak_A + offset) % 1.0
63                 cross_input += w * COUPLING_STRENGTH * rA.max() * np.exp(
64                     -circ_dist(x-target)**2/(2*stim_width**2))
65                 cross_input += rng.normal(0, NOISE_STD, N)
66
67         rec_B = J_exc @ rB / N - global_inhib*rB.mean()
68         rB = rB + dt*(-rB + F(rec_B + cross_input)) / tau
69
70         if rB.max() < 0.5:
71             return None
72         winner_pos = x[np.argmax(rB)]
73         dists = [circ_dist(winner_pos - ((stim_center_A+off) % 1.0)) for off in CANDIDATE_OFFSETS]
74         return int(np.argmin(dists))
75
76
77 # candidato corretto fissato a priori, il sistema deve scoprirlo per tentativi
78 CORRECT_CANDIDATE = 1 # candidato 2 (indice 1)
79 LEARNING_RATE = 0.15
80 N_TRIALS = 60
81 STIM_CENTER = 0.3
82
83 weights = np.array([0.5, 0.5, 0.5]) # pesi iniziali uguali
84 weight_history = [weights.copy()]
85 choices = []
86 rewards = []
87
88 print(f"Candidato corretto (nascosto al sistema): {CORRECT_CANDIDATE+1}")
89 print(f"Pesi iniziali: {weights}\n")
90
91 for trial in range(N_TRIALS):
92     winner = run_trial(STIM_CENTER, weights, seed_noise=trial+1)
93     if winner is None:
94         choices.append(-1)
95         rewards.append(0)
96         continue
97     reward = 1.0 if winner == CORRECT_CANDIDATE else 0.0
98     weights[winner] += LEARNING_RATE * (reward - weights[winner])
99     weights = np.clip(weights, 0.05, 2.0) # evita pesi negativi/instabili
100

```

```

101     choices.append(winner)
102     rewards.append(reward)
103     weight_history.append(weights.copy())
104
105     if trial % 10 == 0 or trial == N_TRIALS-1:
106         print(f"Prova {trial+1:3d}: scelto candidato {winner+1}, "
107               f"ricompensa={reward:.0f}, pesi ora={np.round(weights,3)}")
108
109     weight_history = np.array(weight_history)
110     choices = np.array(choices)
111
112     # accuratezza in finestre di 10 prove
113     window = 10
114     accuracy_curve = [np.mean(np.array(choices[max(0,k-window):k+1]) == CORRECT_CANDIDATE)
115                       for k in range(len(choices))]
116
117     print(f"\nAccuratezza nelle prime {window} prove: "
118           f"{np.mean(choices[:window]==CORRECT_CANDIDATE)*100:.0f}%")
119     print(f"Accuratezza nelle ultime {window} prove: "
120           f"{np.mean(choices[-window:]==CORRECT_CANDIDATE)*100:.0f}%")
121     print(f"Pesi finali: {np.round(weights,3)} "
122           f"(il candidato corretto, {CORRECT_CANDIDATE+1}, dovrebbe avere il peso piu alto)")
123
124     fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(13, 5))
125
126     for i in range(3):
127         axes[0].plot(weight_history[:, i], label=f'Peso candidato {i+1}'
128                     + (' (corretto)' if i == CORRECT_CANDIDATE else ''),
129                     linewidth=2 if i == CORRECT_CANDIDATE else 1.2)
130     axes[0].set_xlabel('Numero di prova')
131     axes[0].set_ylabel('Peso associativo')
132     axes[0].set_title('Evoluzione dei pesi durante il training')
133     axes[0].legend(loc='upper left', fontsize=8)
134     axes[0].grid(alpha=0.3)
135
136     axes[1].plot(accuracy_curve, color='#2ecc71', linewidth=1.5)
137     axes[1].axhline(1/3, color='gray', linestyle='--', linewidth=1,
138                    label='livello casuale (1/3)')
139     axes[1].set_xlabel('Numero di prova')
140     axes[1].set_ylabel(f'Accuratezza (media mobile su {window} prove)')
141     axes[1].set_title('Curva di apprendimento: la scelta corretta diventa piu\' frequente')
142     axes[1].legend(loc='lower right', fontsize=8)
143     axes[1].grid(alpha=0.3)
144     axes[1].set_ylim(-0.05, 1.05)
145
146     plt.tight_layout()
147     plt.savefig('rl_bandit.png', dpi=150)
148     print("\nGrafico salvato in rl_bandit.png")

```

5.4 Politica contestuale: risposte diverse per contesti diversi

L'ultimo esperimento del progetto affronta un compito significativamente piu' difficile del bandito a tre braccia della sezione 5.3: invece di un'unica associazione corretta fissa da scoprire, la posizione dello stimolo su A definisce ora un CONTESTO tra tre possibili, e CIASCUN contesto ha una propria risposta corretta diversa dalle altre:

Contesto	Posizione stimolo su A	Risposta corretta
Contesto 1	x=0.10	Candidato 1
Contesto 2	x=0.50	Candidato 2
Contesto 3	x=0.80	Candidato 3

Il sistema deve imparare TRE associazioni contemporaneamente, non una sola -- e, cosa piu' importante dal punto di vista concettuale, deve dimostrare di aver imparato a DISTINGUERE i contesti tra loro, non semplicemente a sviluppare una preferenza generica per un candidato a prescindere dal contesto presentato. Questo richiede un meccanismo diverso da un singolo vettore di pesi: una TABELLA di pesi indicizzata sia per contesto sia per candidato (pesi[contesto][candidato]), una forma elementare di memoria associativa condizionata al contesto -- concettualmente il primo passo verso una vera politica decisionale (che sceglie l'azione in funzione dello STATO osservato, non sempre la stessa azione indipendentemente dallo stato).

Durante il training (150 prove totali, con il contesto scelto casualmente a ogni prova tra i tre possibili, cosi' che il sistema debba imparare tutte e tre le associazioni in parallelo e non in sequenza separata), solo la riga della tabella corrispondente al contesto effettivamente presentato viene aggiornata a ogni prova.

Valutazione finale, con un test pulito senza ulteriore aggiornamento dei pesi (10 prove per ciascun contesto): tutti e tre i contesti hanno raggiunto un'accuratezza del 100% sul proprio candidato corretto, con la tabella dei pesi finale che mostra una diagonale chiaramente dominante (i tre valori corrispondenti alle associazioni corrette, vicini a 1.0) rispetto a tutti gli altri elementi della tabella (rimasti vicini al valore iniziale di 0.5, o leggermente sotto).

Contesto	Accuratezza finale	Pesi finali (candidato 1, 2, 3)
Contesto 1 (x=0.10)	100%	[1.000, 0.500, 0.500]
Contesto 2 (x=0.50)	100%	[0.500, 1.000, 0.500]
Contesto 3 (x=0.80)	100%	[0.425, 0.425, 1.000]




Fig. 18 — Curve di apprendimento per contesto (sinistra); politica finale appresa, tabella $\text{pesi}[\text{contesto}][\text{candidato}]$ (destra).

Perche' questo risultato e' concettualmente piu' avanzato del semplice bandito della sezione 5.3: un sistema che deve imparare una sola risposta corretta potrebbe, in linea di principio, "cavarsela" con una scorciatoia banale (una preferenza fissa, indipendente da qualunque informazione in ingresso). Un sistema che deve **DISTINGUERE** tra contesti diversi e rispondere in modo diverso a ciascuno non puo' ricorrere a questa scorciatoia -- deve necessariamente rappresentare, in qualche forma per quanto minimale (qui, la riga della tabella corrispondente), "in quale situazione mi trovo" prima di poter agire di conseguenza. E', per quanto rudimentale nella sua realizzazione concreta, la differenza concettuale tra un riflesso fisso e l'inizio di una decisione condizionata al contesto osservato.

Codice sorgente: `contextual_policy.py`

```

1  """
2  Estensione del bandito a 3 braccia (rl_bandit.py) a 3 contesti indipendenti:
3  la posizione di stimolo su A (0.1/0.5/0.8) seleziona quale delle 3 risposte
4  e' corretta. Tabella  $\text{pesi}[\text{contesto}][\text{candidato}]$  invece di un vettore unico --
5  verifica a fine training che il sistema distingua i contesti, non solo
6  preferisca un candidato in generale.
7  """
8
9  import numpy as np
10 import matplotlib
11 matplotlib.use('Agg')
12 import matplotlib.pyplot as plt
13
14
15 def circ_dist(d):
16     return 0.5 - np.abs(np.abs(d) - 0.5)
17
18
19 N = 200
20 x = np.arange(N) / N
21 tau = 10.0

```

```

22 dt = 0.2
23 T_total = 500
24 n_steps = int(T_total/dt)
25
26 A_exc = 20.0
27 sigma_exc = 0.05
28 global_inhib = 5.0
29 r_max = 5.0
30 stim_strength = 3.0
31 stim_width = 0.03
32 stim_duration_ms = 80
33
34 d_matrix = circ_dist(x[:, None] - x[None, :])
35 J_exc = A_exc * np.exp(-d_matrix**2 / (2*sigma_exc**2))
36
37 CANDIDATE_OFFSETS = [0.15, 0.45, 0.75]
38 COUPLING_STRENGTH = 1.3
39 NOISE_STD = 0.15
40
41
42 def F(u):
43     return np.clip(u, 0, r_max)
44
45
46 def run_trial(stim_center_A, weights, seed_noise):
47     rA = np.zeros(N)
48     rB = np.zeros(N)
49     stim_duration_steps = int(stim_duration_ms/dt)
50     stim_profile = stim_strength * np.exp(-circ_dist(x-stim_center_A)**2/(2*stim_width**2))
51     rng = np.random.RandomState(seed_noise)
52
53     for step in range(n_steps):
54         I_ext_A = stim_profile if step < stim_duration_steps else 0.0
55         rec_A = J_exc @ rA / N - global_inhib*rA.mean()
56         rA = rA + dt*(-rA + F(rec_A + I_ext_A)) / tau
57
58         cross_input = np.zeros(N)
59         if rA.max() > 0.5:
60             peak_A = x[np.argmax(rA)]
61             for offset, w in zip(CANDIDATE_OFFSETS, weights):
62                 target = (peak_A + offset) % 1.0
63                 cross_input += w * COUPLING_STRENGTH * rA.max() * np.exp(
64                     -circ_dist(x-target)**2/(2*stim_width**2))
65                 cross_input += rng.normal(0, NOISE_STD, N)
66
67         rec_B = J_exc @ rB / N - global_inhib*rB.mean()
68         rB = rB + dt*(-rB + F(rec_B + cross_input)) / tau
69
70         if rB.max() < 0.5:
71             return None
72         winner_pos = x[np.argmax(rB)]
73         dists = [circ_dist(winner_pos - ((stim_center_A+off) % 1.0)) for off in CANDIDATE_OFFSETS]
74         return int(np.argmin(dists))
75
76
77 CONTEXTS = [0.1, 0.5, 0.8]
78 CORRECT_PER_CONTEXT = [0, 1, 2]
79 LEARNING_RATE = 0.15
80 N_TRIALS = 150 # piu' prove del bandito singolo: 3 associazioni da imparare
81
82 weights_table = np.full((3, 3), 0.5)
83 history = np.zeros((N_TRIALS, 3, 3))
84 choices_per_context = {0: [], 1: [], 2: []}
85
86 rng_context = np.random.RandomState(0)
87
88 print("Contesti e risposte corrette (nascoste al sistema):")

```

```

89 for c, correct in enumerate(CORRECT_PER_CONTEXT):
90     print(f" Contesto {c+1} (stimolo a x={CONTEXTS[c]}) -> risposta corretta: candidato {
        correct+1}")
91 print()
92
93 for trial in range(N_TRIALS):
94     context = rng_context.randint(0, 3)
95     stim_pos = CONTEXTS[context]
96     correct = CORRECT_PER_CONTEXT[context]
97
98     winner = run_trial(stim_pos, weights_table[context], seed_noise=trial+1)
99     if winner is not None:
100         reward = 1.0 if winner == correct else 0.0
101         weights_table[context, winner] += LEARNING_RATE * (reward - weights_table[context,
            winner])
102         weights_table = np.clip(weights_table, 0.05, 2.0)
103         choices_per_context[context].append(1 if winner == correct else 0)
104
105     history[trial] = weights_table.copy()
106
107     if trial % 30 == 0 or trial == N_TRIALS-1:
108         print(f"Prova {trial+1:3d} (contesto {context+1}): "
109               f"{np.round(weights_table[context],3)}")
110
111 print("\n" + "-" * 65)
112 print("VALUTAZIONE FINALE (pesi appresi, test pulito senza aggiornamento)")
113 print("-" * 65)
114 for c in range(3):
115     test_wins = []
116     for t in range(10):
117         w = run_trial(CONTEXTS[c], weights_table[c], seed_noise=9000+c*10+t)
118         test_wins.append(w)
119     acc = np.mean(np.array(test_wins) == CORRECT_PER_CONTEXT[c])
120     print(f" Contesto {c+1} (x={CONTEXTS[c]}): accuratezza sul candidato corretto "
121           f"({CORRECT_PER_CONTEXT[c]+1}) = {acc*100:.0f}% | pesi finali = {np.round(
            weights_table[c],3)}")
122
123 fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(13, 5))
124
125 window = 15
126 colors = ['#4a5aff', '#ff6b35', '#2ecc71']
127 for c in range(3):
128     seq = choices_per_context[c]
129     curve = [np.mean(seq[max(0, k-window):k+1]) for k in range(len(seq))]
130     axes[0].plot(curve, color=colors[c], linewidth=1.5,
131                  label=f'Contesto {c+1} (corretto: candidato {CORRECT_PER_CONTEXT[c]+1})')
132 axes[0].axhline(1/3, color='gray', linestyle='--', linewidth=1, label='livello casuale (1/3)')
133 axes[0].set_xlabel(f'Numero di volte che il contesto e\' stato incontrato')
134 axes[0].set_ylabel(f'Accuratezza (media mobile su {window} prove)')
135 axes[0].set_title('Curve di apprendimento, una per contesto')
136 axes[0].legend(loc='lower right', fontsize=7)
137 axes[0].grid(alpha=0.3)
138 axes[0].set_ylim(-0.05, 1.05)
139
140 im = axes[1].imshow(weights_table, cmap='viridis', vmin=0, vmax=1.2, aspect='auto')
141 axes[1].set_xticks(range(3)); axes[1].set_xticklabels(['Candidato 1', 'Candidato 2', '
        Candidato 3'])
142 axes[1].set_yticks(range(3)); axes[1].set_yticklabels([f'Contesto {c+1}' for c in range(3)])
143 axes[1].set_title('Politica appresa: pesi[contesto][candidato]\n(diagonale = risposte
        corrette)')
144 for c in range(3):
145     for cand in range(3):
146         axes[1].text(cand, c, f'{weights_table[c,cand]:.2f}', ha='center', va='center',
147                      color='white' if weights_table[c,cand] < 0.8 else 'black', fontsize=10)
148 plt.colorbar(im, ax=axes[1], label='peso appreso')
149
150 plt.tight_layout()

```

```
151 plt.savefig('contextual_policy.png', dpi=150)
152 print("\nGrafico salvato in contextual_policy.png")
```

5.5 Comunicazione bidirezionale appresa: dal canale fisso alla sinapsi che impara

La sezione 5.1 aveva costruito una catena $A \rightarrow B$ a senso unico tra due ring attractor, con una mappa di proiezione (un offset fisso sull'anello) scritta a mano nel codice: B non aveva mai alcuna influenza su A . Questa sottosezione riprende esattamente quel punto e lo estende in due direzioni che il capitolo 9 elenca tra gli sviluppi futuri: rendere il canale bidirezionale, e rendere la mappa di proiezione una sinapsi vera, appresa invece che imposta dall'esterno. Il percorso, riportato per intero include le difficoltà incontrate (nello stesso spirito di trasparenza metodologica della sezione 4.4.1), attraversa quattro script successivi.

5.5.1 Uno scambio a turni con canali fissi

Primo passo, deliberatamente il più semplice possibile: due canali di proiezione fissi ma DIVERSI nelle due direzioni ($A \rightarrow B$ con offset 0.3, $B \rightarrow A$ con offset 0.2 -- con un'unica mappa uguale in entrambi i sensi lo scambio tornerebbe sempre allo stesso punto e non ci sarebbe nulla da osservare). I due ring si scambiano il turno esplicitamente invece di co-evolvere in continuo, altrimenti la dinamica converge quasi subito a un unico stato fuso.

Risultato: un messaggio iniziale su A genera uno scambio che NON converge a un punto fisso in 6 turni, ma oscilla. Lo spostamento netto per ogni andata-e-ritorno completo è risultato empiricamente pari a circa 0.5 -- esattamente la somma dei due offset ($0.3+0.2$), confermando quantitativamente una predizione analitica invece di limitarsi a osservarla su un grafico. Un test di controllo (canale di ritorno disattivato) conferma che senza $B \rightarrow A$ A resta ferma dopo un breve assestamento iniziale, coerente con il comportamento già documentato in 5.1.




Fig. 21 — Scambio a turni con canali fissi: raster dei due ring e trascrizione posizione-per-turno.

Codice sorgente: *dialogo_ring_attractor.py*

```

1  """
2  Estensione di chained_attractors.py: la' A->B era a senso unico (mappa a
3  offset fissa, B non ha mai influenza su A). Qui la connessione e'
4  bidirezionale con DUE mappe di offset distinte (A->B e B->A), e i due ring
5  si scambiano il turno esplicitamente invece di co-evolvere in continuo --
6  altrimenti la dinamica converge quasi subito a un unico stato fuso e non
7  c'e' nulla da osservare come "scambio".
8
9  Un'informazione iniziale (un valore scalare in [0,1), lo stesso formalismo
10 gia' usato per lo stimolo su A negli script precedenti) viene data solo ad
11 A al turno 0. Da li' in poi nessun altro ingresso esterno: ogni turno
12 successivo il ring che "ascolta" riceve solo la proiezione della posizione
13 corrente dell'altro ring. Si registra la posizione del bump a ogni turno --
14 la "trascrizione" dello scambio -- e si verifica empiricamente cosa succede

```

```

15 | davvero (convergenza a un punto fisso, ciclo stabile, o deriva), senza
16 | assumerlo a priori.
17 | """
18 |
19 | import numpy as np
20 | import matplotlib
21 | matplotlib.use('Agg')
22 | import matplotlib.pyplot as plt
23 |
24 |
25 | def circ_dist(d):
26 |     return 0.5 - np.abs(np.abs(d) - 0.5)
27 |
28 |
29 | N = 200
30 | x = np.arange(N) / N
31 | tau = 10.0
32 | dt = 0.2
33 |
34 | A_exc = 20.0
35 | sigma_exc = 0.05
36 | global_inhib = 5.0
37 | r_max = 5.0
38 | stim_strength = 3.0
39 | stim_width = 0.03
40 | stim_duration_ms = 80
41 |
42 | d_matrix = circ_dist(x[:, None] - x[None, :])
43 | J_exc = A_exc * np.exp(-d_matrix**2 / (2*sigma_exc**2))
44 |
45 | OFFSET_AB = 0.3 # come B interpreta cio' che sente da A
46 | OFFSET_BA = 0.2 # come A interpreta cio' che sente da B (diversa da AB apposta:
47 |                 # con due mappe uguali lo scambio tornerebbe sempre allo stesso punto)
48 | COUPLING_STRENGTH = 1.3
49 |
50 | T_TURN = 200 # ms per turno
51 | N_TURNS = 6 # turno 0 = messaggio iniziale su A, poi 5 turni di ascolto alternato
52 | steps_per_turn = int(T_TURN/dt)
53 |
54 |
55 | def F(u):
56 |     return np.clip(u, 0, r_max)
57 |
58 |
59 | def bump_pos(r):
60 |     return x[np.argmax(r)] if r.max() > 0.5 else None
61 |
62 |
63 | def run_dialogo(messaggio, bidirezionale=True):
64 |     """Turno 0: messaggio esterno su A. Turni dispari: B ascolta A.
65 |     Turni pari (>0): A ascolta B (solo se bidirezionale=True)."""
66 |     rA = np.zeros(N)
67 |     rB = np.zeros(N)
68 |     stim_profile = stim_strength * np.exp(-circ_dist(x-messaggio)**2/(2*stim_width**2))
69 |     stim_duration_steps = int(stim_duration_ms/dt)
70 |
71 |     history_A = np.zeros((N_TURNS*steps_per_turn, N))
72 |     history_B = np.zeros((N_TURNS*steps_per_turn, N))
73 |     pos_A_turni = []
74 |     pos_B_turni = []
75 |
76 |     for turn in range(N_TURNS):
77 |         listener = 'B' if turn % 2 == 1 else ('A' if turn > 0 else None)
78 |
79 |         for step_in_turn in range(steps_per_turn):
80 |             step = turn*steps_per_turn + step_in_turn
81 |
82 |             I_ext_A = stim_profile if (turn == 0 and step_in_turn < stim_duration_steps) else

```

```

83         0.0
84
85         cross_to_A = np.zeros(N)
86         if listener == 'A' and bidirezionale:
87             posB = bump_pos(rB)
88             if posB is not None:
89                 target = (posB + OFFSET_BA) % 1.0
90                 cross_to_A = COUPLING_STRENGTH * rB.max() * np.exp(
91                     -circ_dist(x-target)**2/(2*stim_width**2))
92
93         cross_to_B = np.zeros(N)
94         if listener == 'B':
95             posA = bump_pos(rA)
96             if posA is not None:
97                 target = (posA + OFFSET_AB) % 1.0
98                 cross_to_B = COUPLING_STRENGTH * rA.max() * np.exp(
99                     -circ_dist(x-target)**2/(2*stim_width**2))
100
101         rec_A = J_exc @ rA / N - global_inhib*rA.mean()
102         rA = rA + dt*(-rA + F(rec_A + I_ext_A + cross_to_A)) / tau
103
104         rec_B = J_exc @ rB / N - global_inhib*rB.mean()
105         rB = rB + dt*(-rB + F(rec_B + cross_to_B)) / tau
106
107         history_A[step] = rA
108         history_B[step] = rB
109
110         pos_A_turni.append(bump_pos(rA))
111         pos_B_turni.append(bump_pos(rB))
112
113     return pos_A_turni, pos_B_turni, history_A, history_B
114
115 if __name__ == '__main__':
116     print("=" * 70)
117     print("TEST 1: scambio bidirezionale per diversi messaggi iniziali su A")
118     print("=" * 70)
119     messaggi_test = [0.10, 0.40, 0.70]
120     for msg in messaggi_test:
121         pos_A, pos_B, _, _ = run_dialogo(msg)
122         trascrizione = []
123         for t in range(N_TURNS):
124             chi = 'A (messaggio)' if t == 0 else ('B ascolta' if t % 2 == 1 else 'A ascolta')
125             pa = f"{pos_A[t]:.3f}" if pos_A[t] is not None else "nessun bump"
126             pb = f"{pos_B[t]:.3f}" if pos_B[t] is not None else "nessun bump"
127             trascrizione.append(f" turno {t} ({chi}): A={pa} B={pb}")
128         print(f"\n Messaggio iniziale x={msg:.2f}:")
129         print("\n".join(trascrizione))
130
131     print("\n" + "=" * 70)
132     print("TEST 2: controllo -- senza canale B->A, A cambia mai dopo il turno 0?")
133     print("=" * 70)
134     pos_A_uni, pos_B_uni, _, _ = run_dialogo(0.40, bidirezionale=False)
135     # turno 0->1: il bump si assesta dallo stimolo grezzo alla sua posizione di riposo
136     # (il bias di assestamento del ring attractor e' un artefatto gia' noto e documentato
137     # nel resoconto del progetto, sezione 9 -- non e' quello che questo test verifica).
138     # Qui verifichiamo che DOPO l'assestamento (turni 1..5) A resti davvero fissa,
139     # dato che senza canale B->A non ha piu' alcun ingresso.
140     pos_A_dopo_assestamento = [p for p in pos_A_uni[1:] if p is not None]
141     stabile = all(abs(circ_dist(p - pos_A_uni[1])) < 0.01 for p in pos_A_dopo_assestamento)
142     print(f" Posizioni di A nei turni successivi (solo A->B attivo): "
143           f"{f'{p:.3f}' if p is not None else None for p in pos_A_uni}")
144     print(f" (turno 0->1: assestamento naturale del bump, atteso; "
145           f"da qui in poi nessun ingresso esterno raggiunge A)")
146     if stabile:
147         print(" >>> Confermato: dopo l'assestamento iniziale, senza il canale di ritorno "
148               "A resta fissa (come in chained_attractors.py). <<<")
149     else:

```



```

150     print(" >>> ATTENZIONE: A si muove anche dopo l'asestamento e senza canale di "
151           "ritorno -- controllare il codice, non dovrebbe succedere. <<<")
152
153     print("\n" + "=" * 70)
154     print("TEST 3: lo scambio bidirezionale si stabilizza o continua a variare?")
155     print("=" * 70)
156     pos_A_bi, pos_B_bi, history_A, history_B = run_dialogo(0.40, bidirezionale=True)
157     ultimo_giro = circ_dist(pos_A_bi[-1] - pos_A_bi[-3]) if pos_A_bi[-1] is not None and
        pos_A_bi[-3] is not None else None
158     if ultimo_giro is not None:
159         print(f" Spostamento di A tra il penultimo e l'ultimo suo turno di ascolto: "
160               f"{abs(ultimo_giro):.4f}")
161         if abs(ultimo_giro) < 0.01:
162             print(" >>> Lo scambio converge a un punto fisso (un 'accordo'). <<<")
163         else:
164             print(" >>> Lo scambio NON converge in 6 turni: la posizione continua "
165                   "a variare a ogni giro (deriva o ciclo). <<<")
166
167     # figura: spazio-tempo dei due ring + trascrizione posizione-per-turno
168     t_axis = np.arange(N_TURNS*steps_per_turn*dt)
169     fig, axes = plt.subplots(3, 1, figsize=(11, 10), sharex=False)
170
171     im0 = axes[0].imshow(history_A.T, aspect='auto', origin='lower', cmap='inferno',
172                          extent=[0, N_TURNS*T_TURN, 0, 1])
173     for t in range(1, N_TURNS):
174         axes[0].axvline(t*T_TURN, color='cyan', linestyle='--', linewidth=0.8, alpha=0.6)
175     axes[0].set_ylabel('Posizione su Ring A')
176     axes[0].set_title(f'Ring A (messaggio iniziale x=0.40) -- linee tratteggiate = confine
        tra turni')
177     plt.colorbar(im0, ax=axes[0], label='r_A(x,t)')
178
179     im1 = axes[1].imshow(history_B.T, aspect='auto', origin='lower', cmap='viridis',
180                          extent=[0, N_TURNS*T_TURN, 0, 1])
181     for t in range(1, N_TURNS):
182         axes[1].axvline(t*T_TURN, color='cyan', linestyle='--', linewidth=0.8, alpha=0.6)
183     axes[1].set_xlabel('Tempo (ms)')
184     axes[1].set_ylabel('Posizione su Ring B')
185     axes[1].set_title('Ring B')
186     plt.colorbar(im1, ax=axes[1], label='r_B(x,t)')
187
188     turni = list(range(N_TURNS))
189     pa_plot = [p if p is not None else np.nan for p in pos_A_bi]
190     pb_plot = [p if p is not None else np.nan for p in pos_B_bi]
191     axes[2].plot(turni, pa_plot, 'o-', color='C3', label='A (posizione a fine turno)')
192     axes[2].plot(turni, pb_plot, 's-', color='C0', label='B (posizione a fine turno)')
193     axes[2].set_xlabel('Turno')
194     axes[2].set_ylabel('Posizione sul ring [0,1)')
195     axes[2].set_title('Trascrizione dello scambio: posizione di A e B turno per turno')
196     axes[2].legend(loc='best', fontsize=8)
197     axes[2].grid(alpha=0.3)
198
199     plt.tight_layout()
200     plt.savefig('dialogo_ring_attractor.png', dpi=150)
201     print("\nGrafico salvato in dialogo_ring_attractor.png")

```

Codice sorgente: dialogo_std.py

```

1  """
2  Estensione di dialogo_ring_attractor.py: li' le due mappe di proiezione tra
3  A e B (offset 0.3 e 0.2) erano costanti scritte a mano nel codice. Qui
4  diventano sinapsi vere -- due matrici di peso N x N, W_AB e W_BA -- che
5  partono da un debole bias innato (troppo debole, da solo, per far scattare
6  un bump nella rete che ascolta) e si CONSOLIDANO con un aggiornamento
7  Hebbiano applicato a fine turno: quando la rete che ascolta forma davvero
8  un bump, la coppia (posizione di chi ha appena "parlato", posizione di chi
9  ha appena "risposto") viene rinforzata li' dove e' successa.
10

```

```

11 E' una versione a grana grossa -- per-turno, non al livello del singolo
12 spike -- della STDP usata altrove nel progetto (stdp.py,
13 classificazione_std.py): stessa idea (rinforzo guidato dalla correlazione
14 temporale tra chi si attiva prima e chi risponde dopo), applicata pero' su
15 una rete a rate invece che a impulsi, per coerenza con la scelta gia' fatta
16 per gli attrattori (ring_attractor_rate.py).
17
18 Il problema dell'uovo e della gallina -- senza una connessione funzionante
19 non si osserva mai una coppia pre/post da rinforzare -- viene risolto con
20 rumore esplorativo nella rete che ascolta SOLO durante il training: rottura
21 di simmetria casuale, lo stesso meccanismo gia' verificato in
22 competing_targets.py (TEST 1b). Con quel rumore un bump puo' comunque
23 comparire per caso anche quando i pesi sono deboli, e quel caso puo' essere
24 rinforzato -- un rich-get-richer Hebbiano, non diverso in spirito dalle
25 onde spontanee che guidano la formazione delle mappe retinotopiche prima
26 che ci sia vera visione.
27 """
28
29 import numpy as np
30 import matplotlib
31 matplotlib.use('Agg')
32 import matplotlib.pyplot as plt
33
34
35 def circ_dist(d):
36     return 0.5 - np.abs(np.abs(d) - 0.5)
37
38
39 N = 200
40 x = np.arange(N) / N
41 tau = 10.0
42 dt = 0.2
43
44 A_exc = 20.0
45 sigma_exc = 0.05
46 global_inhib = 5.0
47 r_max = 5.0
48 stim_strength = 3.0
49 stim_width = 0.03
50 stim_duration_ms = 80
51
52 d_matrix = circ_dist(x[:, None] - x[None, :])
53 J_exc = A_exc * np.exp(-d_matrix**2 / (2*sigma_exc**2))
54
55 COUPLING_STRENGTH = 1.3
56 T_TURN = 200
57 N_TURNS = 6
58 steps_per_turn = int(T_TURN/dt)
59
60 # bias innato: stessa forma delle mappe fisse di dialogo_ring_attractor.py,
61 # ma scalato troppo debole per bastare da solo (verificato sotto)
62 OFFSET_AB_INNATO = 0.3
63 OFFSET_BA_INNATO = 0.2
64 # calibrato empiricamente (vedi note): la transizione da "nessun bump" a
65 # "bump certo" in B e' un'accensione tutto-o-niente tra scale=0.0025 e 0.003
66 # (l'attrattore B e' bistabile, non risponde linearmente all'input in ingresso)
67 # -- si parte apposta sotto quella soglia, cosi' l'ignizione iniziale dipende
68 # solo dal rumore esplorativo, non dal bias innato da solo
69 W_INIT_SCALE = 0.0018
70 SIGMA_W = 0.05
71 W_MAX = 2.5
72 ETA = 0.0001
73 DECAY_PER_EPISODE = 0.999
74 # esplorazione: un impulso a posizione casuale, stessa forma/durata del
75 # messaggio vero, ma troppo debole per accendere un bump DA SOLO (soglia di
76 # accensione solitaria verificata a strength=0.0036 con questa durata --
77 # 0.003 sta sotto). Solo quando l'impulso casuale capita vicino alla zona
78 # gia' favorita dal bias innato, la somma dei due basta a superare la soglia

```

```

79 # -- rumore incoerente puro (provato prima: rumore bianco indipendente per
80 # passo) non ha mai acceso nulla in 40 episodi, perche' la costante di tempo
81 # della rete (tau=10ms) lo media via prima che si accumuli in un punto
82 EXPLORATION_PULSE_STRENGTH = 0.0030
83 EXPLORATION_PULSE_DURATION_MS = stim_duration_ms
84
85
86 def F(u):
87     return np.clip(u, 0, r_max)
88
89
90 def bump_pos(r):
91     return x[np.argmax(r)] if r.max() > 0.5 else None
92
93
94 def init_weak_bias(offset, scale):
95     target = (x[:, None] + offset) % 1.0
96     d = circ_dist(x[None, :] - target)
97     return scale * np.exp(-d**2/(2*SIGMA_W**2))
98
99
100 def hebbian_bump(pos_pre, pos_post):
101     kern_pre = np.exp(-circ_dist(x-pos_pre)**2/(2*SIGMA_W**2))
102     kern_post = np.exp(-circ_dist(x-pos_post)**2/(2*SIGMA_W**2))
103     return np.outer(kern_pre, kern_post)
104
105
106 def run_episode(W_AB, W_BA, messaggio, rng, train):
107     rA = np.zeros(N)
108     rB = np.zeros(N)
109     stim_profile = stim_strength * np.exp(-circ_dist(x-messaggio)**2/(2*stim_width**2))
110     stim_duration_steps = int(stim_duration_ms/dt)
111
112     pos_A_turni = []
113     pos_B_turni = []
114
115     explore_duration_steps = int(EXPLORATION_PULSE_DURATION_MS/dt)
116
117     for turn in range(N_TURNS):
118         listener = 'B' if turn % 2 == 1 else ('A' if turn > 0 else None)
119
120         if train and listener is not None:
121             explore_pos = rng.uniform(0, 1)
122             explore_profile = EXPLORATION_PULSE_STRENGTH * np.exp(
123                 -circ_dist(x-explore_pos)**2/(2*stim_width**2))
124         else:
125             explore_profile = np.zeros(N)
126
127         for step_in_turn in range(steps_per_turn):
128             I_ext_A = stim_profile if (turn == 0 and step_in_turn < stim_duration_steps) else
129                 0.0
130
131             explore_now = explore_profile if (train and step_in_turn < explore_duration_steps)
132                 else np.zeros(N)
133             explore_A = explore_now if listener == 'A' else np.zeros(N)
134             explore_B = explore_now if listener == 'B' else np.zeros(N)
135
136             cross_to_A = COUPLING_STRENGTH * (rB @ W_BA) / N if listener == 'A' else np.zeros(
137                 N)
138             cross_to_B = COUPLING_STRENGTH * (rA @ W_AB) / N if listener == 'B' else np.zeros(
139                 N)
140
141             rec_A = J_exc @ rA / N - global_inhib*rA.mean()
142             rA = rA + dt*(-rA + F(rec_A + I_ext_A + cross_to_A + explore_A)) / tau
143
144             rec_B = J_exc @ rB / N - global_inhib*rB.mean()
145             rB = rB + dt*(-rB + F(rec_B + cross_to_B + explore_B)) / tau

```

```

143     pos_A = bump_pos(rA)
144     pos_B = bump_pos(rB)
145     pos_A_turni.append(pos_A)
146     pos_B_turni.append(pos_B)
147
148     if train and listener == 'B' and pos_A is not None and pos_B is not None:
149         W_AB += ETA * hebbian_bump(pos_A, pos_B)
150         np.clip(W_AB, 0, W_MAX, out=W_AB)
151     elif train and listener == 'A' and pos_A is not None and pos_B is not None:
152         W_BA += ETA * hebbian_bump(pos_B, pos_A)
153         np.clip(W_BA, 0, W_MAX, out=W_BA)
154
155     return pos_A_turni, pos_B_turni
156
157
158 def eval_batch(W_AB, W_BA, messaggio, n_trial, seed0):
159     """Valutazione pulita: pesi congelati, niente rumore esplorativo.
160     NOTA: A ha un bump persistente fin dal turno 0 per costruzione (e' un
161     attrattore), quindi "A ha un bump al turno 2" e' quasi sempre vero anche
162     se B non ha mai influenzato nulla. Il confronto va fatto contro il
163     turno 1 (non il turno 0): tra il turno 0 e il turno 1 il bump di A si
164     assesta comunque un po' per conto suo (lo stesso bias di posizione gia'
165     documentato nel resoconto del progetto, sezione 9), quindi usare il
166     turno 0 come riferimento conterebbe quell'assestamento come se fosse una
167     risposta a B. Dal turno 1 al turno 2, invece, senza influenza da B la
168     posizione di A e' gia' assestata e dovrebbe restare ferma -- solo un
169     cambiamento li' indica che l'informazione e' davvero tornata da B."""
170     successi_B, successi_A_spostata = 0, 0
171     pos_B_ok, pos_A_ok = [], []
172     for k in range(n_trial):
173         rng = np.random.RandomState(seed0 + k)
174         pos_A, pos_B = run_episode(W_AB.copy(), W_BA.copy(), messaggio, rng, train=False)
175         if pos_B[1] is not None:
176             successi_B += 1
177             pos_B_ok.append(pos_B[1])
178         if pos_A[2] is not None and pos_A[1] is not None and abs(circ_dist(pos_A[2]-pos_A[1]))
179             > 0.02:
180             successi_A_spostata += 1
181             pos_A_ok.append(pos_A[2])
182     return {
183         'tasso_B': successi_B/n_trial,
184         'tasso_A_spostata': successi_A_spostata/n_trial,
185         'std_B': np.std(pos_B_ok) if len(pos_B_ok) > 1 else None,
186         'std_A': np.std(pos_A_ok) if len(pos_A_ok) > 1 else None,
187         'media_B': np.mean(pos_B_ok) if pos_B_ok else None,
188     }
189
190 if __name__ == '__main__':
191     MESSAGGIO = 0.40
192     N_EPISODES = 300
193
194     W_AB = init_weak_bias(OFFSET_AB_INNATO, W_INIT_SCALE)
195     W_BA = init_weak_bias(OFFSET_BA_INNATO, W_INIT_SCALE)
196
197     # soglia di accensione autonoma verificata empiricamente per bisezione
198     # (run_episode reale, non stima lineare): tra scale=0.0025 (0% successo)
199     # e scale=0.0030 (100% successo)
200     SOGLIA_IGNIZIONE_W = 0.0028
201
202     print("=" * 70)
203     print("SETUP: bias innato deliberatamente debole")
204     print("=" * 70)
205     print(f" W_INIT_SCALE={W_INIT_SCALE}, soglia per formare un bump = 0.5")
206     W_AB_iniziale = W_AB.copy()
207     W_BA_iniziale = W_BA.copy()
208
209     print("\n" + "=" * 70)

```

```

210 print("BASELINE (pre-training): il bias innato basta da solo a far rispondere B?")
211 print("=" * 70)
212 baseline = eval_batch(W_AB, W_BA, MESSAGGIO, n_trial=20, seed0=0)
213 print(f" Tasso di successo di B (turno 1): {baseline['tasso_B']*100:.0f}%")
214 print(f" Tasso di volte che A si SPOSTA per davvero al turno 2 "
215       f"(risposta reale a B, non solo bump persistente): {baseline['tasso_A_spostata']
216       f'*100:.0f}%")
217
218 print("\n" + "=" * 70)
219 print(f"TRAINING: {N_EPISODES} episodi, messaggio fisso x={MESSAGGIO}, "
220       f"rumore esplorativo attivo, pesi persistenti tra episodi")
221 print("=" * 70)
222 rng_train = np.random.RandomState(42)
223 successo_B_storia = []
224 spostamento_A_storia = []
225 picco_W_AB_storia = []
226 picco_W_BA_storia = []
227 for ep in range(N_EPISODES):
228     pos_A, pos_B = run_episode(W_AB, W_BA, MESSAGGIO, rng_train, train=True)
229     W_AB *= DECAY_PER_EPISODE
230     W_BA *= DECAY_PER_EPISODE
231     successo_B_storia.append(1 if pos_B[1] is not None else 0)
232     spostato = (pos_A[2] is not None and pos_A[1] is not None
233               and abs(circ_dist(pos_A[2]-pos_A[1])) > 0.02)
234     spostamento_A_storia.append(1 if spostato else 0)
235     picco_W_AB_storia.append(W_AB.max())
236     picco_W_BA_storia.append(W_BA.max())
237     if ep % 50 == 0 or ep == N_EPISODES-1:
238         win_B = successo_B_storia[max(0, ep-30):ep+1]
239         win_A = spostamento_A_storia[max(0, ep-30):ep+1]
240         print(f" episodio {ep:3d}: successo B (ultimi 30) = {np.mean(win_B)*100:5.1f}% | "
241               f"A si sposta per B (ultimi 30) = {np.mean(win_A)*100:5.1f}% | "
242               f"picco W_AB = {W_AB.max():.4f} picco W_BA = {W_BA.max():.4f}")
243
244 print("\n" + "=" * 70)
245 print("DOPO IL TRAINING: confronto pulito, pesi congelati, nessun rumore esplorativo")
246 print("=" * 70)
247 dopo = eval_batch(W_AB, W_BA, MESSAGGIO, n_trial=20, seed0=9000)
248 print(f" PRIMA -- tasso successo B: {baseline['tasso_B']*100:5.0f}% "
249       f"std posizione B: {baseline['std_B']}")
250 std_dopo_str = f"{dopo['std_B']:.4f}" if dopo['std_B'] else "None"
251 print(f" DOPO -- tasso successo B: {dopo['tasso_B']*100:5.0f}% "
252       f"std posizione B: {std_dopo_str}")
253 print(f" PRIMA -- tasso di A che si sposta per davvero al turno 2: "
254       f"{baseline['tasso_A_spostata']*100:5.0f}%")
255 print(f" DOPO -- tasso di A che si sposta per davvero al turno 2: "
256       f"{dopo['tasso_A_spostata']*100:5.0f}%")
257 if dopo['media_B'] is not None:
258     offset_appreso = circ_dist(dopo['media_B'] - MESSAGGIO)
259     print(f"\n Offset A->B appreso empiricamente: {offset_appreso:.3f} "
260           f"(bias innato di partenza era {OFFSET_AB_INNATO})")
261
262 print("\n" + "=" * 70)
263 print("ASIMMETRIA A->B vs B->A")
264 print("=" * 70)
265 print(f" Picco finale W_AB: {W_AB.max():.4f} (soglia di accensione ~{SOGLIA_IGNIZIONE_W})")
266 print(f" Picco finale W_BA: {W_BA.max():.4f} (soglia di accensione ~{SOGLIA_IGNIZIONE_W})")
267
268 if dopo['tasso_A_spostata'] < 0.1:
269     print(" >>> Il canale B->A NON si e' consolidato in questo run: a differenza di B, "
270           "A ha gia' un bump persistente fin dal turno 0, quindi l'impulso esplorativo "
271           "deve "
272           "SOSTITUIRE un bump gia' attivo invece di accenderne uno da zero -- un compito "
273           "piu' difficile, per cui non e' mai emerso un segnale di apprendimento su W_BA. "
274           "Non e' un fallimento nascosto: e' un'asimmetria reale del meccanismo, "
275           "verificata ")

```

```

272         "col codice. <<<")
273
274     fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(12, 9))
275
276     window = 20
277     curva = [np.mean(successo_B_storia[max(0, k-window):k+1]) for k in range(len(
278         successo_B_storia))]
279     axes[0, 0].plot(curva, color='C0')
280     axes[0, 0].set_xlabel('Episodio di training')
281     axes[0, 0].set_ylabel(f'Tasso di successo di B (media mobile su {window})')
282     axes[0, 0].set_title("Curva di apprendimento: B forma un bump sempre piu' spesso")
283     axes[0, 0].grid(alpha=0.3)
284     axes[0, 0].set_ylim(-0.05, 1.05)
285
286     axes[0, 1].plot(picco_W_AB_storia, color='C3', label='W_AB (A->B, accende B da silenzio)'
287         )
288     axes[0, 1].plot(picco_W_BA_storia, color='C0', label='W_BA (B->A, deve spodestare un bump
289         attivo)')
290     axes[0, 1].axhline(SOGLIA_IGNIZIONE_W, color='gray', linestyle='--',
291         label='soglia di accensione da silenzio (non vale per B->A)')
292     axes[0, 1].set_xlabel('Episodio di training')
293     axes[0, 1].set_ylabel('Peso massimo')
294     axes[0, 1].set_title("Il peso cresce per entrambe le sinapsi, ma solo A->B\ndiventa
295         comportamentalmente efficace")
296     axes[0, 1].legend(fontsize=7, loc='upper left')
297     axes[0, 1].grid(alpha=0.3)
298
299     im0 = axes[1, 0].imshow(W_AB_iniziale, origin='lower', extent=[0, 1, 0, 1],
300         cmap='viridis', vmin=0, vmax=W_AB.max())
301     axes[1, 0].set_xlabel('Posizione post (B)')
302     axes[1, 0].set_ylabel('Posizione pre (A)')
303     axes[1, 0].set_title('W_AB PRIMA del training (bias innato debole)')
304     plt.colorbar(im0, ax=axes[1, 0])
305
306     im1 = axes[1, 1].imshow(W_AB, origin='lower', extent=[0, 1, 0, 1],
307         cmap='viridis', vmin=0, vmax=W_AB.max())
308     axes[1, 1].set_xlabel('Posizione post (B)')
309     axes[1, 1].set_ylabel('Posizione pre (A)')
310     axes[1, 1].set_title('W_AB DOPO il training (consolidata)')
311     plt.colorbar(im1, ax=axes[1, 1])
312
313     plt.tight_layout()
314     plt.savefig('dialogo_stdp.png', dpi=150)
315     print("\nGrafico salvato in dialogo_stdp.png")

```

Codice sorgente: *dialogo_stdp_adattamento.py*

```

1  """
2  Estensione di dialogo_stdp.py. Li' il canale A->B si consolidava con
3  successo (0% -> 100%) ma il canale di ritorno B->A restava bloccato: A ha
4  un bump persistente fin dal turno 0 (e' un attrattore), quindi per essere
5  influenzato per davvero B doveva SPODESTARE un bump gia' a piena potenza
6  invece di accenderne uno da zero -- molto piu' difficile, e infatti non
7  succedeva mai (verificato: W_BA cresceva per pura coincidenza statistica,
8  ma restava comportamentalmente inefficace).
9
10 Qui si aggiunge un ADATTAMENTO a soglia di scarica -- l'analogo a rate di
11 una variabile di recovery come la "u" del modello di Izhikevich usato in
12 tutto il resto del progetto (vedi resoconto, sezione 1.2): piu' a lungo un
13 ring resta acceso, piu' cresce una corrente negativa che alla fine lo
14 spegne da solo. Calibrato (vedi note sotto) cosi' che un bump sopravviva
15 un turno intero pieno, si affievolisca in quello successivo, e collassi
16 da solo un turno dopo ancora -- quindi quando tocca all'altro ring
17 "ascoltare", il ring che ha gia' parlato spesso si e' GIA' spento per
18 conto suo. Il problema torna quindi ad essere lo stesso, gia' risolto, di
19 accendere un bump da silenzio -- non piu' di spodestarne uno a piena
20 potenza. Le due sinapsi (A->B e B->A) diventano cosi' simmetriche per

```

```

21 | costruzione, ed entrambe possono in linea di principio consolidarsi con lo
22 | stesso meccanismo. Abbiamo di dialogo_stdp.py (rumore esplorativo +
23 | rinforzo di fine turno).
24 |
25 | E' un compromesso: la scarica hard-clipped di questo modello rende
26 | l'attrattore fortemente bistabile (verificato con un test dedicato: non
27 | esiste quasi via di mezzo tra "bump a piena potenza" e "spento",
28 | l'affievolimento e' un collasso brusco più che un decadimento morbido).
29 | Il parametro di adattamento e' stato scelto apposta sul bordo di quella
30 | transizione.
31 |
32 | AGGIORNAMENTO (seconda iterazione): la prima versione con adattamento
33 | riduceva l'asimmetria ma non la risolveva -- in 2000 episodi W_BA cresceva
34 | circa 7 volte più lento di W_AB e non arrivava mai all'autosufficienza.
35 | Diagnosticato il motivo: nei primi episodi la posizione di B stessa non
36 | si e' ancora stabilizzata (dipende da un W_AB non ancora consolidato),
37 | quindi il rinforzo Hebbiano di B->A nei primi episodi punta a un bersaglio
38 | mobile e si diluisce invece di concentrarsi. Corretto con due aggiunte:
39 | (1) una fase di RISCALDAMENTO (WARMUP_EPISODES) in cui si allena solo
40 | A->B, così che B->A cominci a imparare solo quando ha già un bersaglio
41 | stabile; (2) un tasso di apprendimento più alto per B->A (ETA_BA > ETA)
42 | per compensare il minor numero di eventi di rinforzo utili. Risultato:
43 | con training sufficiente (~2500 episodi) entrambe le sinapsi si
44 | autosostengono e TUTTI e quattro gli scambi verificati (B risponde al
45 | turno 1 e di nuovo al turno 5, A risponde al turno 3 e di nuovo al turno
46 | 7) arrivano al 100% di affidabilità in valutazione pulita (pesi
47 | congelati, senza rumore esplorativo). Nota sul turno 5: e' un'associazione
48 | di SECONDO ORDINE (B deve imparare a rispondere alla posizione che A
49 | assume DOPO aver già risposto a B una prima volta, non al messaggio
50 | originale) -- si consolida solo dopo che il turno 3 e' già stabile,
51 | quindi richiede più episodi della prima associazione e nella heatmap
52 | finale appare come un rinforzo più debole, secondario, rispetto al picco
53 | principale.
54 | """
55 |
56 | import numpy as np
57 | import matplotlib
58 | matplotlib.use('Agg')
59 | import matplotlib.pyplot as plt
60 |
61 |
62 | def circ_dist(d):
63 |     return 0.5 - np.abs(np.abs(d) - 0.5)
64 |
65 |
66 | N = 200
67 | x = np.arange(N) / N
68 | tau = 10.0
69 | dt = 0.2
70 |
71 | A_exc = 20.0
72 | sigma_exc = 0.05
73 | global_inhib = 5.0
74 | r_max = 5.0
75 | stim_strength = 3.0
76 | stim_width = 0.03
77 | stim_duration_ms = 80
78 |
79 | d_matrix = circ_dist(x[:, None] - x[None, :])
80 | J_exc = A_exc * np.exp(-d_matrix**2 / (2*sigma_exc**2))
81 |
82 | COUPLING_STRENGTH = 1.3
83 | T_TURN = 200
84 | # schema dei turni con un turno di silenzio/recupero tra un ascolto e
85 | # l'altro (verificato necessario: senza il silenzio, il tentativo di
86 | # ascolto immediatamente successivo a un turno di parola arriva mentre
87 | # l'adattamento e' ancora al culmine e non si accende quasi mai -- vedi
88 | # docstring)

```

```

89 SCHEDULE = [None, 'B', None, 'A', None, 'B', None, 'A']
90 N_TURNS = len(SCHEDULE)
91 steps_per_turn = int(T_TURN/dt)
92
93 # bias innato: stessa forma delle mappe fisse di dialogo_ring_attractor.py,
94 # ma scalato troppo debole per bastare da solo (verificato sotto)
95 OFFSET_AB_INNATO = 0.3
96 OFFSET_BA_INNATO = 0.2
97 # calibrato empiricamente (vedi note): la transizione da "nessun bump" a
98 # "bump certo" in B e' un'accensione tutto-o-niente tra scale=0.0025 e 0.003
99 # (l'attrattore B e' bistabile, non risponde linearmente all'input in ingresso)
100 # -- si parte apposta sotto quella soglia, cosi' l'ignizione iniziale dipende
101 # solo dal rumore esplorativo, non dal bias innato da solo
102 W_INIT_SCALE = 0.0018
103 SIGMA_W = 0.05
104 W_MAX = 2.5
105 ETA = 0.0001
106 # B->A ha un tasso di successo durante il training piu' basso di A->B (vedi
107 # dialogo_stdp_adattamento.png della run precedente: ~100% vs ~65-80%), e
108 # soprattutto nei primi episodi la posizione di B stessa non si e' ancora
109 # stabilizzata -- rinforzare un bersaglio che si sposta episodio per
110 # episodio diluisce il rinforzo Hebbiano invece di concentrarlo. ETA_BA
111 # piu' alto compensa il minor numero di eventi di rinforzo utili
112 ETA_BA = 0.0003
113 # fase di riscaldamento: per i primi WARMUP_EPISODES si allena solo A->B
114 # (W_BA resta congelata al bias innato) cosi' che, quando B->A comincia
115 # davvero ad imparare, la posizione di B a cui deve puntare sia gia'
116 # stabile -- altrimenti gli episodi iniziali sprecano rinforzo su un
117 # bersaglio mobile (verificato: senza questa fase B->A cresce ~7 volte
118 # piu' lento di A->B in 2000 episodi)
119 WARMUP_EPISODES = 400
120 DECAY_PER_EPISODE = 0.999
121 # esplorazione: un impulso a posizione casuale, stessa forma/durata del
122 # messaggio vero, ma troppo debole per accendere un bump DA SOLO (soglia di
123 # accensione solitaria verificata a strength=0.0036 con questa durata --
124 # 0.003 sta sotto). Solo quando l'impulso casuale capita vicino alla zona
125 # gia' favorita dal bias innato, la somma dei due basta a superare la soglia
126 # -- rumore incoerente puro (provato prima: rumore bianco indipendente per
127 # passo) non ha mai acceso nulla in 40 episodi, perche' la costante di tempo
128 # della rete (tau=10ms) lo media via prima che si accumuli in un punto
129 EXPLORATION_PULSE_STRENGTH = 0.0080
130 EXPLORATION_PULSE_DURATION_MS = stim_duration_ms
131
132 # adattamento: calibrato con un ring isolato (vedi note nel docstring) --
133 # a gain=0.25, tau=200ms un bump segue picco/turno = 5.00 -> 2.71 -> 0.00,
134 # cioe' pieno per un turno, affievolito nel successivo, spento nel terzo
135 GAIN_ADAPT = 0.25
136 TAU_ADAPT = 200.0
137
138
139 def F(u):
140     return np.clip(u, 0, r_max)
141
142
143 def bump_pos(r):
144     return x[np.argmax(r)] if r.max() > 0.5 else None
145
146
147 def init_weak_bias(offset, scale):
148     target = (x[:, None] + offset) % 1.0
149     d = circ_dist(x[None, :] - target)
150     return scale * np.exp(-d**2/(2*SIGMA_W**2))
151
152
153 def hebbian_bump(pos_pre, pos_post):
154     kern_pre = np.exp(-circ_dist(x-pos_pre)**2/(2*SIGMA_W**2))
155     kern_post = np.exp(-circ_dist(x-pos_post)**2/(2*SIGMA_W**2))
156     return np.outer(kern_pre, kern_post)

```



```

157
158
159 def run_episode(W_AB, W_BA, messaggio, rng, train, allena_BA=True):
160     rA = np.zeros(N)
161     rB = np.zeros(N)
162     aA = np.zeros(N)
163     aB = np.zeros(N)
164     stim_profile = stim_strength * np.exp(-circ_dist(x-messaggio)**2/(2*stim_width**2))
165     stim_duration_steps = int(stim_duration_ms/dt)
166
167     pos_A_turni = []
168     pos_B_turni = []
169     # posizione dell'ULTIMO bump valido di ciascun ring, indipendentemente
170     # da quanti turni fa: serve per il rinforzo Hebbiano, perche' con
171     # l'adattamento chi ha "parlato" spesso si e' gia' spento per conto suo
172     # nel momento esatto in cui l'ascoltatore finisce di reagire -- leggere
173     # solo la posizione istantanea perderebbe quasi ogni coppia valida
174     ultima_pos_A, ultima_pos_B = None, None
175
176     explore_duration_steps = int(EXPLORATION_PULSE_DURATION_MS/dt)
177
178     for turn, listener in enumerate(SCHEDULE):
179
180         if train and listener is not None:
181             explore_pos = rng.uniform(0, 1)
182             explore_profile = EXPLORATION_PULSE_STRENGTH * np.exp(
183                 -circ_dist(x-explore_pos)**2/(2*stim_width**2))
184         else:
185             explore_profile = np.zeros(N)
186
187         for step_in_turn in range(steps_per_turn):
188             I_ext_A = stim_profile if (turn == 0 and step_in_turn < stim_duration_steps) else
189                 0.0
190
191             explore_now = explore_profile if (train and step_in_turn < explore_duration_steps)
192                 else np.zeros(N)
193             explore_A = explore_now if listener == 'A' else np.zeros(N)
194             explore_B = explore_now if listener == 'B' else np.zeros(N)
195
196             cross_to_A = COUPLING_STRENGTH * (rB @ W_BA) / N if listener == 'A' else np.zeros(
197                 N)
198             cross_to_B = COUPLING_STRENGTH * (rA @ W_AB) / N if listener == 'B' else np.zeros(
199                 N)
200
201             rec_A = J_exc @ rA / N - global_inhib*rA.mean()
202             rA_new = rA + dt*(-rA + F(rec_A + I_ext_A + cross_to_A + explore_A - aA)) / tau
203             aA = aA + dt*(-aA + GAIN_ADAPT*rA) / TAU_ADAPT
204             rA = rA_new
205
206             rec_B = J_exc @ rB / N - global_inhib*rB.mean()
207             rB_new = rB + dt*(-rB + F(rec_B + cross_to_B + explore_B - aB)) / tau
208             aB = aB + dt*(-aB + GAIN_ADAPT*rB) / TAU_ADAPT
209             rB = rB_new
210
211             pos_A = bump_pos(rA)
212             pos_B = bump_pos(rB)
213             pos_A_turni.append(pos_A)
214             pos_B_turni.append(pos_B)
215
216         if train and listener == 'B':
217             parlante_A = pos_A if pos_A is not None else ultima_pos_A
218             if parlante_A is not None and pos_B is not None:
219                 W_AB += ETA * hebbian_bump(parlante_A, pos_B)
220                 np.clip(W_AB, 0, W_MAX, out=W_AB)
221
222         elif train and listener == 'A' and allena_BA:
223             parlante_B = pos_B if pos_B is not None else ultima_pos_B
224             if parlante_B is not None and pos_A is not None:
225                 W_BA += ETA_BA * hebbian_bump(parlante_B, pos_A)

```

```

221         np.clip(W_BA, 0, W_MAX, out=W_BA)
222
223     if pos_A is not None:
224         ultima_pos_A = pos_A
225     if pos_B is not None:
226         ultima_pos_B = pos_B
227
228     return pos_A_turni, pos_B_turni
229
230
231 def eval_batch(W_AB, W_BA, messaggio, n_trial, seed0):
232     """Valutazione pulita: pesi congelati, niente rumore esplorativo.
233     Schema turni: 0=messaggio(A) 1=B ascolta 2=silenzio 3=A ascolta
234     4=silenzio 5=B ascolta 6=silenzio 7=A ascolta.
235     Il confronto per A va fatto contro il turno di silenzio subito prima
236     (2 per il turno 3, 6 per il turno 7): senza input esterno in quel
237     turno di silenzio A e' gia' quello che sara' -- solo un cambiamento
238     da li' al turno di ascolto successivo indica una vera risposta a B."""
239     successi_B1, successi_A3, successi_B2, successi_A7 = 0, 0, 0, 0
240     pos_B_ok, pos_A_ok = [], []
241     for k in range(n_trial):
242         rng = np.random.RandomState(seed0 + k)
243         pos_A, pos_B = run_episode(W_AB.copy(), W_BA.copy(), messaggio, rng, train=False)
244         if pos_B[1] is not None:
245             successi_B1 += 1
246             pos_B_ok.append(pos_B[1])
247         if pos_A[3] is not None and (pos_A[2] is None or abs(circ_dist(pos_A[3]-pos_A[2])) >
248             0.02):
249             successi_A3 += 1
250             pos_A_ok.append(pos_A[3])
251         if pos_B[5] is not None:
252             successi_B2 += 1
253         if pos_A[7] is not None and (pos_A[6] is None or abs(circ_dist(pos_A[7]-pos_A[6])) >
254             0.02):
255             successi_A7 += 1
256     return {
257         'tasso_B1': successi_B1/n_trial,
258         'tasso_A3': successi_A3/n_trial,
259         'tasso_B2': successi_B2/n_trial,
260         'tasso_A7': successi_A7/n_trial,
261         'std_B': np.std(pos_B_ok) if len(pos_B_ok) > 1 else None,
262         'std_A': np.std(pos_A_ok) if len(pos_A_ok) > 1 else None,
263         'media_B': np.mean(pos_B_ok) if pos_B_ok else None,
264     }
265
266 if __name__ == '__main__':
267     MESSAGGIO = 0.40
268     N_EPISODES = 2500
269
270     W_AB = init_weak_bias(OFFSET_AB_INNATO, W_INIT_SCALE)
271     W_BA = init_weak_bias(OFFSET_BA_INNATO, W_INIT_SCALE)
272
273     print("=" * 70)
274     print("SETUP: bias innato deliberatamente debole")
275     print("=" * 70)
276     print(f" W_INIT_SCALE={W_INIT_SCALE}, soglia per formare un bump = 0.5")
277     W_AB_iniziale = W_AB.copy()
278     W_BA_iniziale = W_BA.copy()
279
280     print("\n" + "=" * 70)
281     print("BASELINE (pre-training): il bias innato basta da solo?")
282     print("=" * 70)
283     baseline = eval_batch(W_AB, W_BA, MESSAGGIO, n_trial=20, seed0=0)
284     print(f" B risponde (turno 1): {baseline['tasso_B1']*100:.0f}% | "
285           f"A risponde per davvero (turno 3): {baseline['tasso_A3']*100:.0f}%")
286     print(f" B risponde di nuovo (turno 5): {baseline['tasso_B2']*100:.0f}% | "
287           f"A risponde di nuovo (turno 7): {baseline['tasso_A7']*100:.0f}%")

```

```

287 print("\n" + "=" * 70)
288
289 print(f"TRAINING: {N_EPISODES} episodi ({WARMUP_EPISODES} di riscaldamento "
290       f"solo A->B, poi entrambi i canali), messaggio fisso x={MESSAGGIO}")
291 print("=" * 70)
292 rng_train = np.random.RandomState(42)
293 successo_B_storia = []
294 successo_A_storia = []
295 picco_W_AB_storia = []
296 picco_W_BA_storia = []
297 for ep in range(N_EPISODES):
298     allena_BA = ep >= WARMUP_EPISODES
299     pos_A, pos_B = run_episode(W_AB, W_BA, MESSAGGIO, rng_train, train=True, allena_BA=
        allena_BA)
300     W_AB *= DECAY_PER_EPISODE
301     if allena_BA:
302         W_BA *= DECAY_PER_EPISODE
303     successo_B_storia.append(1 if pos_B[1] is not None else 0)
304     spostato = (pos_A[3] is not None and (pos_A[2] is None
305         or abs(circ_dist(pos_A[3]-pos_A[2])) > 0.02))
306     successo_A_storia.append(1 if spostato else 0)
307     picco_W_AB_storia.append(W_AB.max())
308     picco_W_BA_storia.append(W_BA.max())
309     if ep % 50 == 0 or ep == N_EPISODES-1:
310         win_B = successo_B_storia[max(0, ep-30):ep+1]
311         win_A = successo_A_storia[max(0, ep-30):ep+1]
312         fase = "riscaldamento" if not allena_BA else "entrambi i canali"
313         print(f" episodio {ep:3d} ({fase}): successo B (ultimi 30) = {np.mean(win_B)
            *100:5.1f}% | "
314               f"successo A (ultimi 30) = {np.mean(win_A)*100:5.1f}% | "
315               f"picco W_AB = {W_AB.max():.4f} picco W_BA = {W_BA.max():.4f}")
316
317 print("\n" + "=" * 70)
318 print("DOPO IL TRAINING: confronto pulito, pesi congelati, nessun rumore esplorativo")
319 print("=" * 70)
320 dopo = eval_batch(W_AB, W_BA, MESSAGGIO, n_trial=30, seed0=9000)
321 print(f" B risponde (turno 1): PRIMA {baseline['tasso_B1']*100:5.0f}% -> DOPO {dopo['
        tasso_B1']*100:5.0f}%")
322 print(f" A risponde (turno 3): PRIMA {baseline['tasso_A3']*100:5.0f}% -> DOPO {dopo['
        tasso_A3']*100:5.0f}%")
323 print(f" B risponde (turno 5): PRIMA {baseline['tasso_B2']*100:5.0f}% -> DOPO {dopo['
        tasso_B2']*100:5.0f}%")
324 print(f" A risponde (turno 7): PRIMA {baseline['tasso_A7']*100:5.0f}% -> DOPO {dopo['
        tasso_A7']*100:5.0f}%")
325 std_dopo_str = f"{dopo['std_B']:.4f}" if dopo['std_B'] else "None"
326 print(f" std posizione B dopo il training: {std_dopo_str}")
327 if dopo['media_B'] is not None:
328     offset_appreso = circ_dist(dopo['media_B'] - MESSAGGIO)
329     print(f"\n Offset A->B appreso empiricamente: {offset_appreso:.3f} "
330           f"(bias innato di partenza era {OFFSET_AB_INNATO})")
331
332 print("\n" + "=" * 70)
333 print("RISULTATO: le due sinapsi")
334 print("=" * 70)
335 print(f" Picco finale W_AB (A->B): {W_AB.max():.4f}")
336 print(f" Picco finale W_BA (B->A): {W_BA.max():.4f}")
337 tassi_finali = [dopo['tasso_B1'], dopo['tasso_A3'], dopo['tasso_B2'], dopo['tasso_A7']]
338 if min(tassi_finali) >= 0.9:
339     print(" >>> Le due sinapsi si autosostengono ed entrambe le direzioni rispondono in "
340           "modo affidabile su tutti e quattro gli scambi verificati (B al turno 1 e 5, "
341           "A al turno 3 e 7). Il turno 5 (risposta di B alla NUOVA posizione di A, non "
342           "al messaggio originale) e' una associazione di secondo ordine -- si consolida "
343           "solo dopo che la prima risposta di A si e' gia' stabilizzata, quindi richiede "
344           "piu' episodi della prima; con budget di training sufficiente arriva anch'essa "
345           "al 100%. L'asimmetria di partenza (B->A che non imparava affatto) e' risolta "
346           "in questo run, non solo attenuata. <<<")
347 elif max(dopo['tasso_A3'], dopo['tasso_A7']) > 0.3:
348     print(" >>> Il canale B->A si e' consolidato parzialmente: A risponde a B in una "

```

```

349         "frazione consistente delle prove, non piu' 0% come nella versione senza "
350         "riscaldamento. Resta pero' meno affidabile del canale A->B su almeno uno "
351         "dei quattro scambi verificati -- l'asimmetria si e' ridotta, non e' sparita "
352         "del tutto. <<<")
353     else:
354         print(">>> Anche con adattamento, turno di silenzio e riscaldamento, il canale "
355               "B->A resta inaffidabile in questa run. <<<")
356
357     fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(12, 9))
358
359     window = 20
360     curva = [np.mean(successo_B_storia[max(0, k-window):k+1]) for k in range(len(
361         successo_B_storia))]
362     curva_A = [np.mean(successo_A_storia[max(0, k-window):k+1]) for k in range(len(
363         successo_A_storia))]
364     axes[0, 0].plot(curva, color='C3', label='B risponde ad A (turno 1)')
365     axes[0, 0].plot(curva_A, color='C0', label='A risponde a B (turno 3)')
366     axes[0, 0].axvline(WARMUP_EPISODES, color='gray', linestyle=':', label='fine
367         riscaldamento')
368     axes[0, 0].set_xlabel('Episodio di training')
369     axes[0, 0].set_ylabel(f'Tasso di successo (media mobile su {window})')
370     axes[0, 0].set_title("Curve di apprendimento dei due canali")
371     axes[0, 0].legend(fontsize=8)
372     axes[0, 0].grid(alpha=0.3)
373     axes[0, 0].set_ylim(-0.05, 1.05)
374
375     axes[0, 1].plot(picco_W_AB_storia, color='C3', label='W_AB (A->B)')
376     axes[0, 1].plot(picco_W_BA_storia, color='C0', label='W_BA (B->A)')
377     axes[0, 1].axvline(WARMUP_EPISODES, color='gray', linestyle=':', label='fine
378         riscaldamento')
379     axes[0, 1].set_xlabel('Episodio di training')
380     axes[0, 1].set_ylabel('Peso massimo')
381     axes[0, 1].set_title("Consolidamento delle due sinapsi")
382     axes[0, 1].legend(fontsize=8, loc='upper left')
383     axes[0, 1].grid(alpha=0.3)
384
385     im0 = axes[1, 0].imshow(W_AB_iniziale, origin='lower', extent=[0, 1, 0, 1],
386                             cmap='viridis', vmin=0, vmax=W_AB.max())
387     axes[1, 0].set_xlabel('Posizione post (B)')
388     axes[1, 0].set_ylabel('Posizione pre (A)')
389     axes[1, 0].set_title('W_AB PRIMA del training (bias innato debole)')
390     plt.colorbar(im0, ax=axes[1, 0])
391
392     im1 = axes[1, 1].imshow(W_AB, origin='lower', extent=[0, 1, 0, 1],
393                             cmap='viridis', vmin=0, vmax=W_AB.max())
394     axes[1, 1].set_xlabel('Posizione post (B)')
395     axes[1, 1].set_ylabel('Posizione pre (A)')
396     axes[1, 1].set_title('W_AB DOPO il training (consolidata)')
397     plt.colorbar(im1, ax=axes[1, 1])
398
399     plt.tight_layout()
400     plt.savefig('dialogo_stdp_adattamento.png', dpi=150)
401     print("\nGrafico salvato in dialogo_stdp_adattamento.png")

```

Codice sorgente: *dialogo_multi_messaggio.py*

```

1  """
2  Estensione di dialogo_stdp_adattamento.py: la' un solo messaggio fisso
3  (x=0.40) imparava uno scambio bidirezionale perfettamente affidabile in
4  entrambe le direzioni. Qui la domanda e' se la STESSA coppia di sinapsi
5  W_AB/W_BA puo' imparare a distinguere PIU' messaggi diversi senza che si
6  interferiscano a vicenda -- il vero test di generalizzazione, nello
7  stesso spirito di contextual_policy.py (che estende rl_bandit.py da un
8  singolo contesto a piu' contesti).
9
10 Messaggi usati: 0.15 e 0.65 (distanza circolare ~0.5, il piu' possibile
11 separati sull'anello). Ogni episodio ne sceglie uno a caso, cosi' come

```

```

12 contextual_policy.py sceglie un contesto a caso a ogni prova. Le sinapsi
13 restano matrici N x N condivise fra tutti i messaggi -- se i due messaggi
14 sono abbastanza separati rispetto alla larghezza del kernel Hebbiano
15 (SIGMA_W=0.05, quindi le due "zone" occupano regioni ben distinte della
16 matrice), l'aspettativa e' che NON interferiscano; il codice sotto lo
17 verifica invece di assumerlo, con una valutazione pulita per messaggio a
18 fine training e un controllo esplicito sull'ALTRO messaggio ogni volta che
19 se ne allena uno (per scoprire un eventuale degrado nel tempo).
20
21 Riassunto di dialogo_stdp_adattamento.py (di cui questo file eredita tutta
22 la meccanica): il canale A->B si consolida con successo (0% -> 100%) usando
23 adattamento a soglia di scarica + rumore esplorativo + rinforzo Hebbiano di
24 fine turno. Il canale di ritorno B->A era piu' lento (bersaglio mobile nei
25 primi episodi) ma si risolve con una fase di riscaldamento (solo A->B) e
26 un tasso di apprendimento piu' alto per B->A. Con un solo messaggio,
27 tutti e quattro gli scambi verificati (B al turno 1 e 5, A al turno 3 e 7)
28 arrivano al 100% di affidabilita' in valutazione pulita.
29 """
30
31 import numpy as np
32 import matplotlib
33 matplotlib.use('Agg')
34 import matplotlib.pyplot as plt
35
36
37 def circ_dist(d):
38     return 0.5 - np.abs(np.abs(d) - 0.5)
39
40
41 N = 200
42 x = np.arange(N) / N
43 tau = 10.0
44 dt = 0.2
45
46 A_exc = 20.0
47 sigma_exc = 0.05
48 global_inhib = 5.0
49 r_max = 5.0
50 stim_strength = 3.0
51 stim_width = 0.03
52 stim_duration_ms = 80
53
54 d_matrix = circ_dist(x[:, None] - x[None, :])
55 J_exc = A_exc * np.exp(-d_matrix**2 / (2*sigma_exc**2))
56
57 COUPLING_STRENGTH = 1.3
58 T_TURN = 200
59 # schema dei turni con un turno di silenzio/recupero tra un ascolto e
60 # l'altro (verificato necessario: senza il silenzio, il tentativo di
61 # ascolto immediatamente successivo a un turno di parola arriva mentre
62 # l'adattamento e' ancora al culmine e non si accende quasi mai -- vedi
63 # docstring)
64 SCHEDULE = [None, 'B', None, 'A', None, 'B', None, 'A']
65 N_TURNS = len(SCHEDULE)
66 steps_per_turn = int(T_TURN/dt)
67
68 # bias innato: stessa forma delle mappe fisse di dialogo_ring_attractor.py,
69 # ma scalato troppo debole per bastare da solo (verificato sotto)
70 OFFSET_AB_INNATO = 0.3
71 OFFSET_BA_INNATO = 0.2
72 # calibrato empiricamente (vedi note): la transizione da "nessun bump" a
73 # "bump certo" in B e' un'accensione tutto-o-niente tra scale=0.0025 e 0.003
74 # (l'attrattore B e' bistabile, non risponde linearmente all'input in ingresso)
75 # -- si parte apposta sotto quella soglia, cosi' l'ignizione iniziale dipende
76 # solo dal rumore esplorativo, non dal bias innato da solo
77 W_INIT_SCALE = 0.0018
78 SIGMA_W = 0.05
79 W_MAX = 2.5

```

```

80  ETA = 0.0001
81  # B->A ha un tasso di successo durante il training piu' basso di A->B (vedi
82  # dialogo_stdp_adattamento.png della run precedente: ~100% vs ~65-80%), e
83  # soprattutto nei primi episodi la posizione di B stessa non si e' ancora
84  # stabilizzata -- rinforzare un bersaglio che si sposta episodio per
85  # episodio diluisce il rinforzo Hebbiano invece di concentrarlo. ETA_BA
86  # piu' alto compensa il minor numero di eventi di rinforzo utili
87  ETA_BA = 0.0003
88  # fase di riscaldamento: per i primi WARMUP_EPISODES si allena solo A->B
89  # (W_BA resta congelata al bias innato) cosi' che, quando B->A comincia
90  # davvero ad imparare, la posizione di B a cui deve puntare sia gia'
91  # stabile -- altrimenti gli episodi iniziali sprecano rinforzo su un
92  # bersaglio mobile (verificato: senza questa fase B->A cresce ~7 volte
93  # piu' lento di A->B in 2000 episodi). Con piu' messaggi il budget si
94  # divide tra loro (round-robin), quindi qui e' raddoppiato rispetto alla
95  # versione a un solo messaggio per dare a CIASCUN messaggio lo stesso
96  # numero di episodi di riscaldamento (~400) della versione originale
97  WARMUP_EPISODES = 800
98  DECAY_PER_EPISODE = 0.999
99  # esplorazione: un impulso a posizione casuale, stessa forma/durata del
100 # messaggio vero, ma troppo debole per accendere un bump DA SOLO (soglia di
101 # accensione solitaria verificata a strength=0.0036 con questa durata --
102 # 0.003 sta sotto). Solo quando l'impulso casuale capita vicino alla zona
103 # gia' favorita dal bias innato, la somma dei due basta a superare la soglia
104 # -- rumore incoerente puro (provato prima: rumore bianco indipendente per
105 # passo) non ha mai acceso nulla in 40 episodi, perche' la costante di tempo
106 # della rete (tau=10ms) lo media via prima che si accumuli in un punto
107 EXPLORATION_PULSE_STRENGTH = 0.0080
108 EXPLORATION_PULSE_DURATION_MS = stim_duration_ms
109
110 # adattamento: calibrato con un ring isolato (vedi note nel docstring) --
111 # a gain=0.25, tau=200ms un bump segue picco/turno = 5.00 -> 2.71 -> 0.00,
112 # cioe' pieno per un turno, affievolito nel successivo, spento nel terzo
113 GAIN_ADAPT = 0.25
114 TAU_ADAPT = 200.0
115
116
117 def F(u):
118     return np.clip(u, 0, r_max)
119
120
121 def bump_pos(r):
122     return x[np.argmax(r)] if r.max() > 0.5 else None
123
124
125 def init_weak_bias(offset, scale):
126     target = (x[:, None] + offset) % 1.0
127     d = circ_dist(x[None, :] - target)
128     return scale * np.exp(-d**2/(2*SIGMA_W**2))
129
130
131 def hebbian_bump(pos_pre, pos_post):
132     kern_pre = np.exp(-circ_dist(x-pos_pre)**2/(2*SIGMA_W**2))
133     kern_post = np.exp(-circ_dist(x-pos_post)**2/(2*SIGMA_W**2))
134     return np.outer(kern_pre, kern_post)
135
136
137 def run_episode(W_AB, W_BA, messaggio, rng, train, allena_BA=True):
138     rA = np.zeros(N)
139     rB = np.zeros(N)
140     aA = np.zeros(N)
141     aB = np.zeros(N)
142     stim_profile = stim_strength * np.exp(-circ_dist(x-messaggio)**2/(2*stim_width**2))
143     stim_duration_steps = int(stim_duration_ms/dt)
144
145     pos_A_turni = []
146     pos_B_turni = []
147     # posizione dell'ULTIMO bump valido di ciascun ring, indipendentemente

```

```

148 # da quanti turni fa: serve per il rinforzo Hebbiano, perche' con
149 # l'adattamento chi ha "parlato" spesso si e' gia' spento per conto suo
150 # nel momento esatto in cui l'ascoltatore finisce di reagire -- leggere
151 # solo la posizione istantanea perderebbe quasi ogni coppia valida
152 ultima_pos_A, ultima_pos_B = None, None
153
154 explore_duration_steps = int(EXPLORATION_PULSE_DURATION_MS/dt)
155
156 for turn, listener in enumerate(SCHEDULE):
157
158     if train and listener is not None:
159         explore_pos = rng.uniform(0, 1)
160         explore_profile = EXPLORATION_PULSE_STRENGTH * np.exp(
161             -circ_dist(x-explore_pos)**2/(2*stim_width**2))
162     else:
163         explore_profile = np.zeros(N)
164
165     for step_in_turn in range(steps_per_turn):
166         I_ext_A = stim_profile if (turn == 0 and step_in_turn < stim_duration_steps) else
167             0.0
168
169         explore_now = explore_profile if (train and step_in_turn < explore_duration_steps)
170             else np.zeros(N)
171         explore_A = explore_now if listener == 'A' else np.zeros(N)
172         explore_B = explore_now if listener == 'B' else np.zeros(N)
173
174         cross_to_A = COUPLING_STRENGTH * (rB @ W_BA) / N if listener == 'A' else np.zeros(
175             N)
176         cross_to_B = COUPLING_STRENGTH * (rA @ W_AB) / N if listener == 'B' else np.zeros(
177             N)
178
179         rec_A = J_exc @ rA / N - global_inhib*rA.mean()
180         rA_new = rA + dt*(-rA + F(rec_A + I_ext_A + cross_to_A + explore_A - aA)) / tau
181         aA = aA + dt*(-aA + GAIN_ADAPT*rA) / TAU_ADAPT
182         rA = rA_new
183
184         rec_B = J_exc @ rB / N - global_inhib*rB.mean()
185         rB_new = rB + dt*(-rB + F(rec_B + cross_to_B + explore_B - aB)) / tau
186         aB = aB + dt*(-aB + GAIN_ADAPT*rB) / TAU_ADAPT
187         rB = rB_new
188
189         pos_A = bump_pos(rA)
190         pos_B = bump_pos(rB)
191         pos_A_turni.append(pos_A)
192         pos_B_turni.append(pos_B)
193
194     if train and listener == 'B':
195         parlante_A = pos_A if pos_A is not None else ultima_pos_A
196         if parlante_A is not None and pos_B is not None:
197             W_AB += ETA * hebbian_bump(parlante_A, pos_B)
198             np.clip(W_AB, 0, W_MAX, out=W_AB)
199     elif train and listener == 'A' and allena_BA:
200         parlante_B = pos_B if pos_B is not None else ultima_pos_B
201         if parlante_B is not None and pos_A is not None:
202             W_BA += ETA_BA * hebbian_bump(parlante_B, pos_A)
203             np.clip(W_BA, 0, W_MAX, out=W_BA)
204
205     if pos_A is not None:
206         ultima_pos_A = pos_A
207     if pos_B is not None:
208         ultima_pos_B = pos_B
209
210     return pos_A_turni, pos_B_turni
211
212 def eval_batch(W_AB, W_BA, messaggio, n_trial, seed0):
213     """Valutazione pulita: pesi congelati, niente rumore esplorativo.
214     Schema turni: 0=messaggio(A) 1=B ascolta 2=silenzio 3=A ascolta

```

```

212 4=silenzio 5=B ascolta 6=silenzio 7=A ascolta.
213 Il confronto per A va fatto contro il turno di silenzio subito prima
214 (2 per il turno 3, 6 per il turno 7): senza input esterno in quel
215 turno di silenzio A e' gia' quello che sara' -- solo un cambiamento
216 da li' al turno di ascolto successivo indica una vera risposta a B.""
217 successi_B1, successi_A3, successi_B2, successi_A7 = 0, 0, 0, 0
218 pos_B_ok, pos_A_ok = [], []
219 for k in range(n_trial):
220     rng = np.random.RandomState(seed0 + k)
221     pos_A, pos_B = run_episode(W_AB.copy(), W_BA.copy(), messaggio, rng, train=False)
222     if pos_B[1] is not None:
223         successi_B1 += 1
224         pos_B_ok.append(pos_B[1])
225     if pos_A[3] is not None and (pos_A[2] is None or abs(circ_dist(pos_A[3]-pos_A[2])) >
226         0.02):
227         successi_A3 += 1
228         pos_A_ok.append(pos_A[3])
229     if pos_B[5] is not None:
230         successi_B2 += 1
231     if pos_A[7] is not None and (pos_A[6] is None or abs(circ_dist(pos_A[7]-pos_A[6])) >
232         0.02):
233         successi_A7 += 1
234     return {
235         'tasso_B1': successi_B1/n_trial,
236         'tasso_A3': successi_A3/n_trial,
237         'tasso_B2': successi_B2/n_trial,
238         'tasso_A7': successi_A7/n_trial,
239         'std_B': np.std(pos_B_ok) if len(pos_B_ok) > 1 else None,
240         'std_A': np.std(pos_A_ok) if len(pos_A_ok) > 1 else None,
241         'media_B': np.mean(pos_B_ok) if pos_B_ok else None,
242     }
243
244 if __name__ == '__main__':
245     MESSAGGI = [0.15, 0.65]
246     N_EPISODES = 9000
247     EVAL_EVERY = 500
248     N_TRIAL_EVAL = 15
249
250     W_AB = init_weak_bias(OFFSET_AB_INNATO, W_INIT_SCALE)
251     W_BA = init_weak_bias(OFFSET_BA_INNATO, W_INIT_SCALE)
252
253     print("=" * 70)
254     print(f"SETUP: {len(MESSAGGI)} messaggi = {MESSAGGI}, stessa coppia di sinapsi condivisa")
255     print("=" * 70)
256     W_AB_iniziale = W_AB.copy()
257     W_BA_iniziale = W_BA.copy()
258
259     print("\n" + "=" * 70)
260     print("BASELINE (pre-training), per ciascun messaggio")
261     print("=" * 70)
262     for m in MESSAGGI:
263         b = eval_batch(W_AB, W_BA, m, n_trial=15, seed0=0)
264         print(f" x={m:.2f}: B(t1)={b['tasso_B1']*100:.0f}% A(t3)={b['tasso_A3']*100:.0f}% "
265             f"B(t5)={b['tasso_B2']*100:.0f}% A(t7)={b['tasso_A7']*100:.0f}%")
266
267     print("\n" + "=" * 70)
268     print(f"TRAINING: {N_EPISODES} episodi ({WARMUP_EPISODES} di riscaldamento solo A->B), "
269         f"messaggi alternati in round-robin (esposizione garantita identica) tra {MESSAGGI}")
270     print("=" * 70)
271     rng_train = np.random.RandomState(42)
272     picco_W_AB_storia = []
273     picco_W_BA_storia = []
274     episodi_check = []
275     curva_min_per_messaggio = {m: [] for m in MESSAGGI}

```



```

276 for ep in range(N_EPISODES):
277     allena_BA = ep >= WARMUP_EPISODES
278     messaggio = MESSAGGI[ep % len(MESSAGGI)]
279     run_episode(W_AB, W_BA, messaggio, rng_train, train=True, allena_BA=allena_BA)
280     W_AB *= DECAY_PER_EPISODE
281     if allena_BA:
282         W_BA *= DECAY_PER_EPISODE
283     picco_W_AB_storia.append(W_AB.max())
284     picco_W_BA_storia.append(W_BA.max())
285
286     if ep % EVAL_EVERY == 0 or ep == N_EPISODES - 1:
287         episodi_check.append(ep)
288         fase = "riscaldamento" if not allena_BA else "entrambi i canali"
289         riga = f" episodio {ep:4d} ({fase}):"
290         for m in MESSAGGI:
291             r = eval_batch(W_AB, W_BA, m, n_trial=N_TRIAL_EVAL, seed0=90000 + ep)
292             minimo = min(r['tasso_B1'], r['tasso_A3'], r['tasso_B2'], r['tasso_A7'])
293             curva_min_per_messaggio[m].append(minimo)
294             riga += f" x={m:.2f} peggiore-dei-4={minimo*100:5.1f}%"
295         print(riga)
296
297     print("\n" + "=" * 70)
298     print("DOPO IL TRAINING: valutazione pulita per ciascun messaggio")
299     print("=" * 70)
300     dopo_per_messaggio = {}
301     for m in MESSAGGI:
302         dopo = eval_batch(W_AB, W_BA, m, n_trial=40, seed0=9000)
303         dopo_per_messaggio[m] = dopo
304         print(f" x={m:.2f}: B(t1)={dopo['tasso_B1']*100:5.0f}% A(t3)={dopo['tasso_A3']*100:5.0f}% "
305               f"B(t5)={dopo['tasso_B2']*100:5.0f}% A(t7)={dopo['tasso_A7']*100:5.0f}%")
306         if dopo['media_B'] is not None:
307             offset = circ_dist(dopo['media_B'] - m)
308             print(f" offset A->B appreso: {offset:.3f} (bias innato: {OFFSET_AB_INNATO})")
309
310     print("\n" + "=" * 70)
311     print("RISULTATO: interferenza tra i messaggi?")
312     print("=" * 70)
313     print(f" Picco finale W_AB: {W_AB.max():.4f} Picco finale W_BA: {W_BA.max():.4f}")
314     tutti_i_tassi = [v for d in dopo_per_messaggio.values()
315                      for v in (d['tasso_B1'], d['tasso_A3'], d['tasso_B2'], d['tasso_A7'])]
316     offsets = [circ_dist(dopo_per_messaggio[m]['media_B'] - m) for m in MESSAGGI
317                if dopo_per_messaggio[m]['media_B'] is not None]
318     offset_spread = (max(offsets) - min(offsets)) if len(offsets) > 1 else None
319     if min(tutti_i_tassi) >= 0.9:
320         print(" >>> Nessuna interferenza rilevabile: entrambi i messaggi, con la STESSA coppia "
321               "di sinapsi condivisa, arrivano al 100% (o quasi) su tutti e quattro gli scambi. "
322               f"Gli offset appresi per i due messaggi sono {[f'{o:.3f}' for o in offsets]} -- "
323               f"differiscono di {offset_spread:.3f} tra loro, se fosse pura sovrapposizione "
324               "casuale ci aspetteremmo che collassassero sullo stesso valore o si "
325               "distruggessero a vicenda; non e' successo. <<<")
326     elif min(tutti_i_tassi) < 0.5:
327         print(" >>> Interferenza rilevabile: almeno un messaggio non ha raggiunto un livello "
328               "affidabile -- puo' darsi che il budget di training condiviso non sia ancora "
329               "sufficiente per consolidare piu' associazioni (ciascun messaggio riceve solo "
330               "una frazione degli episodi totali), non necessariamente vera interferenza "
331               "distruttiva. Verificare le curve per-messaggio nel grafico. <<<")
332     else:
333         print(" >>> Risultato misto: alcuni scambi sono affidabili, altri no -- vedi il "
334               "dettaglio sopra per capire quali. <<<")
335
336     fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(12, 9))
337
338     colori = ['C3', 'C0', 'C2', 'C4']
339     for i, m in enumerate(MESSAGGI):

```

```

340 axes[0, 0].plot(episodi_check, curva_min_per_messaggio[m], 'o-',
341                 color=colori[i % len(colori)], label=f'messaggio x={m:.2f}')
342 axes[0, 0].axvline(WARMUP_EPISODES, color='gray', linestyle=':', label='fine
    riscaldamento')
343 axes[0, 0].set_xlabel('Episodio di training')
344 axes[0, 0].set_ylabel('Tasso di successo del PEGGIORE dei 4 scambi')
345 axes[0, 0].set_title("Un messaggio degrada l'altro? (valutazione pulita, periodica)")
346 axes[0, 0].legend(fontsize=8)
347 axes[0, 0].grid(alpha=0.3)
348 axes[0, 0].set_ylim(-0.05, 1.05)
349
350 axes[0, 1].plot(picco_W_AB_storia, color='C3', label='W_AB (A->B)')
351 axes[0, 1].plot(picco_W_BA_storia, color='C0', label='W_BA (B->A)')
352 axes[0, 1].axvline(WARMUP_EPISODES, color='gray', linestyle=':', label='fine
    riscaldamento')
353 axes[0, 1].set_xlabel('Episodio di training')
354 axes[0, 1].set_ylabel('Peso massimo')
355 axes[0, 1].set_title("Consolidamento delle due sinapsi (condivise fra i messaggi)")
356 axes[0, 1].legend(fontsize=8, loc='upper left')
357 axes[0, 1].grid(alpha=0.3)
358
359 im0 = axes[1, 0].imshow(W_AB_iniziale, origin='lower', extent=[0, 1, 0, 1],
360                         cmap='viridis', vmin=0, vmax=W_AB.max())
361 axes[1, 0].set_xlabel('Posizione post (B)')
362 axes[1, 0].set_ylabel('Posizione pre (A)')
363 axes[1, 0].set_title('W_AB PRIMA del training (bias innato debole)')
364 plt.colorbar(im0, ax=axes[1, 0])
365
366 im1 = axes[1, 1].imshow(W_AB, origin='lower', extent=[0, 1, 0, 1],
367                         cmap='viridis', vmin=0, vmax=W_AB.max())
368 axes[1, 1].set_xlabel('Posizione post (B)')
369 axes[1, 1].set_ylabel('Posizione pre (A)')
370 axes[1, 1].set_title(f'W_AB DOPO il training -- righe attese vicino a x={MESSAGGI}')
371 plt.colorbar(im1, ax=axes[1, 1])
372
373 plt.tight_layout()
374 plt.savefig('dialogo_multi_messaggio.png', dpi=150)
375 print("\nGrafico salvato in dialogo_multi_messaggio.png")

```

Codice sorgente: dialogo_multi_normalizzato.py

```

1  """
2  Estensione di dialogo_stdp_adattamento.py: la' un solo messaggio fisso
3  (x=0.40) imparava uno scambio bidirezionale perfettamente affidabile in
4  entrambe le direzioni. Qui la domanda e' se la STESSA coppia di sinapsi
5  W_AB/W_BA puo' imparare a distinguere PIU' messaggi diversi senza che si
6  interferiscano a vicenda -- il vero test di generalizzazione, nello
7  stesso spirito di contextual_policy.py (che estende rl_bandit.py da un
8  singolo contesto a piu' contesti).
9
10 Messaggi usati: 0.15 e 0.65 (distanza circolare -0.5, il piu' possibile
11 separati sull'anello). Ogni episodio ne sceglie uno a caso, cosi' come
12 contextual_policy.py sceglie un contesto a caso a ogni prova. Le sinapsi
13 restano matrici N x N condivise fra tutti i messaggi -- se i due messaggi
14 sono abbastanza separati rispetto alla larghezza del kernel Hebbiano
15 (SIGMA_W=0.05, quindi le due "zone" occupano regioni ben distinte della
16 matrice), l'aspettativa e' che NON interferiscano; il codice sotto lo
17 verifica invece di assumerlo, con una valutazione pulita per messaggio a
18 fine training e un controllo esplicito sull'ALTRO messaggio ogni volta che
19 se ne allena uno (per scoprire un eventuale degrado nel tempo).
20
21 Riassunto di dialogo_stdp_adattamento.py (di cui questo file eredita tutta
22 la meccanica): il canale A->B si consolida con successo (0% -> 100%) usando
23 adattamento a soglia di scarica + rumore esplorativo + rinforzo Hebbiano di
24 fine turno. Il canale di ritorno B->A era piu' lento (bersaglio mobile nei
25 primi episodi) ma si risolve con una fase di riscaldamento (solo A->B) e
26 un tasso di apprendimento piu' alto per B->A. Con un solo messaggio,

```

```

27 | tutti e quattro gli scambi verificati (B al turno 1 e 5, A al turno 3 e 7)
28 | arrivano al 100% di affidabilit  in valutazione pulita.
29 |
30 | AGGIORNAMENTO: dialogo_multi_messaggio.py aveva gi  risposto alla domanda
31 | di questo file, ma non come sperato. Con due messaggi (0.15 e 0.65) il
32 | canale B->A restava pulito al 100% per entrambi su due run indipendenti
33 | (anche con esposizione garantita identica, round-robin), ma il canale
34 | A->B mostrava un'interferenza competitiva reale: un solo messaggio vinceva
35 | e arrivava al 100%, l'altro crollava a 0% -- e CAMBIANDO run cambiava
36 | quale dei due vinceva, escludendo che fosse solo esposizione ineguale.
37 |
38 | Qui si prova una correzione mirata proprio a quel meccanismo: una
39 | NORMALIZZAZIONE OMEOSTATICA del totale dei pesi in ENTRATA su ogni
40 | neurone di B (il totale di ogni colonna di W_AB non puo' superare un
41 | tetto fisso, W_AB_COL_CAP). L'idea, motivata biologicamente (i neuroni
42 | veri regolano omeostaticamente il totale delle proprie sinapsi in
43 | entrata): se i due messaggi competono per la STESSA zona di risposta in
44 | B, la normalizzazione impedisce a uno dei due di saturarla del tutto a
45 | spese dell'altro; se invece puntano a zone diverse, non li tocca. Un
46 | test di regressione con un solo messaggio conferma che la normalizzazione
47 | non interferisce con l'apprendimento quando non c'  competizione (il
48 | totale di colonna resta ben sotto il tetto per tutto il training).
49 | """
50 |
51 | import numpy as np
52 | import matplotlib
53 | matplotlib.use('Agg')
54 | import matplotlib.pyplot as plt
55 |
56 |
57 | def circ_dist(d):
58 |     return 0.5 - np.abs(np.abs(d) - 0.5)
59 |
60 |
61 | N = 200
62 | x = np.arange(N) / N
63 | tau = 10.0
64 | dt = 0.2
65 |
66 | A_exc = 20.0
67 | sigma_exc = 0.05
68 | global_inhib = 5.0
69 | r_max = 5.0
70 | stim_strength = 3.0
71 | stim_width = 0.03
72 | stim_duration_ms = 80
73 |
74 | d_matrix = circ_dist(x[:, None] - x[None, :])
75 | J_exc = A_exc * np.exp(-d_matrix**2 / (2*sigma_exc**2))
76 |
77 | COUPLING_STRENGTH = 1.3
78 | T_TURN = 200
79 | # schema dei turni con un turno di silenzio/recupero tra un ascolto e
80 | # l'altro (verificato necessario: senza il silenzio, il tentativo di
81 | # ascolto immediatamente successivo a un turno di parola arriva mentre
82 | # l'adattamento e' ancora al culmine e non si accende quasi mai -- vedi
83 | # docstring)
84 | SCHEDULE = [None, 'B', None, 'A', None, 'B', None, 'A']
85 | N_TURNS = len(SCHEDULE)
86 | steps_per_turn = int(T_TURN/dt)
87 |
88 | # bias innato: stessa forma delle mappe fisse di dialogo_ring_attractor.py,
89 | # ma scalato troppo debole per bastare da solo (verificato sotto)
90 | OFFSET_AB_INNATO = 0.3
91 | OFFSET_BA_INNATO = 0.2
92 | # calibrato empiricamente (vedi note): la transizione da "nessun bump" a
93 | # "bump certo" in B e' un'accensione tutto-o-niente tra scale=0.0025 e 0.003
94 | # (l'attrattore B e' bistabile, non risponde linearmente all'input in ingresso)

```

```

95 # -- si parte apposta sotto quella soglia, cosi' l'ignizione iniziale dipende
96 # solo dal rumore esplorativo, non dal bias innato da solo
97 W_INIT_SCALE = 0.0018
98 SIGMA_W = 0.05
99 W_MAX = 2.5
100 ETA = 0.0001
101 # tentativo di correzione dell'interferenza osservata in dialogo_multi_messaggio.py
102 # (con esposizione uguale garantita in round-robin, un messaggio arrivava
103 # comunque al 100% e l'altro crollava a 0% su A->B, mentre B->A restava
104 # sempre pulito): normalizzazione omeostatica del totale dei pesi in entrata
105 # su ogni neurone di B. Cap stimato da un run di riferimento a un solo
106 # messaggio (dialogo_stdp_adattamento.py, picco W_AB=0.0476 -- somma di
107 # colonna stimata -picco*sigma_w*sqrt(2*pi)*N =~ 1.2): il cap e' fissato un
108 # po' sopra quel valore, cosi' un singolo messaggio ha ancora spazio per
109 # diventare autosufficiente, ma due messaggi che puntano alla stessa zona
110 # di B non possono piu' saturarla entrambi senza competere per lo stesso
111 # budget
112 W_AB_COL_CAP = 1.5
113 # B->A ha un tasso di successo durante il training piu' basso di A->B (vedi
114 # dialogo_stdp_adattamento.png della run precedente: ~100% vs ~65-80%), e
115 # soprattutto nei primi episodi la posizione di B stessa non si e' ancora
116 # stabilizzata -- rinforzare un bersaglio che si sposta episodio per
117 # episodio diluisce il rinforzo Hebbiano invece di concentrarlo. ETA_BA
118 # piu' alto compensa il minor numero di eventi di rinforzo utili
119 ETA_BA = 0.0003
120 # fase di riscaldamento: per i primi WARMUP_EPISODES si allena solo A->B
121 # (W_BA resta congelata al bias innato) cosi' che, quando B->A comincia
122 # davvero ad imparare, la posizione di B a cui deve puntare sia gia'
123 # stabile -- altrimenti gli episodi iniziali sprecano rinforzo su un
124 # bersaglio mobile (verificato: senza questa fase B->A cresce ~7 volte
125 # piu' lento di A->B in 2000 episodi). Con piu' messaggi il budget si
126 # divide tra loro (round-robin), quindi qui e' raddoppiato rispetto alla
127 # versione a un solo messaggio per dare a CIASCUN messaggio lo stesso
128 # numero di episodi di riscaldamento (~400) della versione originale
129 WARMUP_EPISODES = 800
130 DECAY_PER_EPISODE = 0.999
131 # esplorazione: un impulso a posizione casuale, stessa forma/durata del
132 # messaggio vero, ma troppo debole per accendere un bump DA SOLO (soglia di
133 # accensione solitaria verificata a strength=0.0036 con questa durata --
134 # 0.003 sta sotto). Solo quando l'impulso casuale capita vicino alla zona
135 # gia' favorita dal bias innato, la somma dei due basta a superare la soglia
136 # -- rumore incoerente puro (provato prima: rumore bianco indipendente per
137 # passo) non ha mai acceso nulla in 40 episodi, perche' la costante di tempo
138 # della rete (tau=10ms) lo media via prima che si accumuli in un punto
139 EXPLORATION_PULSE_STRENGTH = 0.0080
140 EXPLORATION_PULSE_DURATION_MS = stim_duration_ms
141
142 # adattamento: calibrato con un ring isolato (vedi note nel docstring) --
143 # a gain=0.25, tau=200ms un bump segue picco/turno = 5.00 -> 2.71 -> 0.00,
144 # cioe' pieno per un turno, affievolito nel successivo, spento nel terzo
145 GAIN_ADAPT = 0.25
146 TAU_ADAPT = 200.0
147
148
149 def F(u):
150     return np.clip(u, 0, r_max)
151
152
153 def bump_pos(r):
154     return x[np.argmax(r)] if r.max() > 0.5 else None
155
156
157 def init_weak_bias(offset, scale):
158     target = (x[:, None] + offset) % 1.0
159     d = circ_dist(x[None, :] - target)
160     return scale * np.exp(-d**2/(2*SIGMA_W**2))
161
162

```

```

163 def hebbian_bump(pos_pre, pos_post):
164     kern_pre = np.exp(-circ_dist(x-pos_pre)**2/(2*SIGMA_W**2))
165     kern_post = np.exp(-circ_dist(x-pos_post)**2/(2*SIGMA_W**2))
166     return np.outer(kern_pre, kern_post)
167
168
169 def normalizza_colonne(W, cap):
170     """Scaling omeostatico: il totale dei pesi in ENTRATA su ogni neurone
171     di B (colonna di W_AB) non puo' superare 'cap'. Se due messaggi
172     competono per la stessa zona di B, questo impedisce a uno dei due di
173     monopolizzare quella colonna a spese dell'altro -- senza impedire a
174     messaggi che puntano a zone DIVERSE di crescere ciascuno per conto suo."""
175     somme = W.sum(axis=0)
176     fattore = np.minimum(1.0, cap / np.maximum(somme, 1e-12))
177     W *= fattore[None, :]
178
179
180 def run_episode(W_AB, W_BA, messaggio, rng, train, allena_BA=True):
181     rA = np.zeros(N)
182     rB = np.zeros(N)
183     aA = np.zeros(N)
184     aB = np.zeros(N)
185     stim_profile = stim_strength * np.exp(-circ_dist(x-messaggio)**2/(2*stim_width**2))
186     stim_duration_steps = int(stim_duration_ms/dt)
187
188     pos_A_turni = []
189     pos_B_turni = []
190     # posizione dell'ULTIMO bump valido di ciascun ring, indipendentemente
191     # da quanti turni fa: serve per il rinforzo Hebbiano, perche' con
192     # l'adattamento chi ha "parlato" spesso si e' gia' spento per conto suo
193     # nel momento esatto in cui l'ascoltatore finisce di reagire -- leggere
194     # solo la posizione istantanea perderebbe quasi ogni coppia valida
195     ultima_pos_A, ultima_pos_B = None, None
196
197     explore_duration_steps = int(EXPLORATION_PULSE_DURATION_MS/dt)
198
199     for turn, listener in enumerate(SCHEDULE):
200
201         if train and listener is not None:
202             explore_pos = rng.uniform(0, 1)
203             explore_profile = EXPLORATION_PULSE_STRENGTH * np.exp(
204                 -circ_dist(x-explore_pos)**2/(2*stim_width**2))
205         else:
206             explore_profile = np.zeros(N)
207
208         for step_in_turn in range(steps_per_turn):
209             I_ext_A = stim_profile if (turn == 0 and step_in_turn < stim_duration_steps) else
210                 0.0
211
212             explore_now = explore_profile if (train and step_in_turn < explore_duration_steps)
213                 else np.zeros(N)
214             explore_A = explore_now if listener == 'A' else np.zeros(N)
215             explore_B = explore_now if listener == 'B' else np.zeros(N)
216
217             cross_to_A = COUPLING_STRENGTH * (rB @ W_BA) / N if listener == 'A' else np.zeros(
218                 N)
219             cross_to_B = COUPLING_STRENGTH * (rA @ W_AB) / N if listener == 'B' else np.zeros(
220                 N)
221
222             rec_A = J_exc @ rA / N - global_inhib*rA.mean()
223             rA_new = rA + dt*(-rA + F(rec_A + I_ext_A + cross_to_A + explore_A - aA)) / tau
224             aA = aA + dt*(-aA + GAIN_ADAPT*rA) / TAU_ADAPT
225             rA = rA_new
226
227             rec_B = J_exc @ rB / N - global_inhib*rB.mean()
228             rB_new = rB + dt*(-rB + F(rec_B + cross_to_B + explore_B - aB)) / tau
229             aB = aB + dt*(-aB + GAIN_ADAPT*rB) / TAU_ADAPT
230             rB = rB_new

```

```

227     pos_A = bump_pos(rA)
228     pos_B = bump_pos(rB)
229     pos_A_turni.append(pos_A)
230     pos_B_turni.append(pos_B)
231
232
233     if train and listener == 'B':
234         parlante_A = pos_A if pos_A is not None else ultima_pos_A
235         if parlante_A is not None and pos_B is not None:
236             W_AB += ETA * hebbian_bump(parlante_A, pos_B)
237             np.clip(W_AB, 0, W_MAX, out=W_AB)
238             normalizza_colonne(W_AB, W_AB_COL_CAP)
239     elif train and listener == 'A' and allena_BA:
240         parlante_B = pos_B if pos_B is not None else ultima_pos_B
241         if parlante_B is not None and pos_A is not None:
242             W_BA += ETA_BA * hebbian_bump(parlante_B, pos_A)
243             np.clip(W_BA, 0, W_MAX, out=W_BA)
244
245     if pos_A is not None:
246         ultima_pos_A = pos_A
247     if pos_B is not None:
248         ultima_pos_B = pos_B
249
250     return pos_A_turni, pos_B_turni
251
252
253 def eval_batch(W_AB, W_BA, messaggio, n_trial, seed0):
254     """Valutazione pulita: pesi congelati, niente rumore esplorativo.
255     Schema turni: 0=messaggio(A) 1=B ascolta 2=silenzio 3=A ascolta
256     4=silenzio 5=B ascolta 6=silenzio 7=A ascolta.
257     Il confronto per A va fatto contro il turno di silenzio subito prima
258     (2 per il turno 3, 6 per il turno 7): senza input esterno in quel
259     turno di silenzio A e' gia' quello che sara' -- solo un cambiamento
260     da li' al turno di ascolto successivo indica una vera risposta a B."""
261     successi_B1, successi_A3, successi_B2, successi_A7 = 0, 0, 0, 0
262     pos_B_ok, pos_A_ok = [], []
263     for k in range(n_trial):
264         rng = np.random.RandomState(seed0 + k)
265         pos_A, pos_B = run_episode(W_AB.copy(), W_BA.copy(), messaggio, rng, train=False)
266         if pos_B[1] is not None:
267             successi_B1 += 1
268             pos_B_ok.append(pos_B[1])
269         if pos_A[3] is not None and (pos_A[2] is None or abs(circ_dist(pos_A[3]-pos_A[2])) >
270             0.02):
271             successi_A3 += 1
272             pos_A_ok.append(pos_A[3])
273         if pos_B[5] is not None:
274             successi_B2 += 1
275         if pos_A[7] is not None and (pos_A[6] is None or abs(circ_dist(pos_A[7]-pos_A[6])) >
276             0.02):
277             successi_A7 += 1
278     return {
279         'tasso_B1': successi_B1/n_trial,
280         'tasso_A3': successi_A3/n_trial,
281         'tasso_B2': successi_B2/n_trial,
282         'tasso_A7': successi_A7/n_trial,
283         'std_B': np.std(pos_B_ok) if len(pos_B_ok) > 1 else None,
284         'std_A': np.std(pos_A_ok) if len(pos_A_ok) > 1 else None,
285         'media_B': np.mean(pos_B_ok) if pos_B_ok else None,
286     }
287
288 if __name__ == '__main__':
289     MESSAGGI = [0.15, 0.65]
290     N_EPISODES = 9000
291     EVAL_EVERY = 500
292     N_TRIAL_EVAL = 15

```

```

293 W_AB = init_weak_bias(OFFSET_AB_INNATO, W_INIT_SCALE)
294 W_BA = init_weak_bias(OFFSET_BA_INNATO, W_INIT_SCALE)
295
296 print("=" * 70)
297 print(f"SETUP: {len(MESSAGGI)} messaggi = {MESSAGGI}, stessa coppia di sinapsi condivisa"
298 )
299 print("=" * 70)
300 W_AB_iniziale = W_AB.copy()
301 W_BA_iniziale = W_BA.copy()
302
303 print("\n" + "=" * 70)
304 print("BASELINE (pre-training), per ciascun messaggio")
305 print("=" * 70)
306 for m in MESSAGGI:
307     b = eval_batch(W_AB, W_BA, m, n_trial=15, seed0=0)
308     print(f" x={m:.2f}: B(t1)={b['tasso_B1']*100:.0f}% A(t3)={b['tasso_A3']*100:.0f}% "
309           f"B(t5)={b['tasso_B2']*100:.0f}% A(t7)={b['tasso_A7']*100:.0f}%")
310
311 print("\n" + "=" * 70)
312 print(f"TRAINING: {N_EPISODES} episodi ({WARMUP_EPISODES} di riscaldamento solo A->B), "
313       f"messaggi alternati in round-robin (esposizione garantita identica) tra {MESSAGGI}"
314       )
315 print("=" * 70)
316 rng_train = np.random.RandomState(42)
317 picco_W_AB_storia = []
318 picco_W_BA_storia = []
319 episodi_check = []
320 curva_min_per_messaggio = {m: [] for m in MESSAGGI}
321
322 for ep in range(N_EPISODES):
323     allena_BA = ep >= WARMUP_EPISODES
324     messaggio = MESSAGGI[ep % len(MESSAGGI)]
325     run_episode(W_AB, W_BA, messaggio, rng_train, train=True, allena_BA=allena_BA)
326     W_AB *= DECAY_PER_EPISODE
327     if allena_BA:
328         W_BA *= DECAY_PER_EPISODE
329     picco_W_AB_storia.append(W_AB.max())
330     picco_W_BA_storia.append(W_BA.max())
331
332     if ep % EVAL_EVERY == 0 or ep == N_EPISODES - 1:
333         episodi_check.append(ep)
334         fase = "riscaldamento" if not allena_BA else "entrambi i canali"
335         riga = f" episodio {ep:4d} ({fase}):"
336         for m in MESSAGGI:
337             r = eval_batch(W_AB, W_BA, m, n_trial=N_TRIAL_EVAL, seed0=90000 + ep)
338             minimo = min(r['tasso_B1'], r['tasso_A3'], r['tasso_B2'], r['tasso_A7'])
339             curva_min_per_messaggio[m].append(minimo)
340             riga += f" x={m:.2f} peggiore-dei-4={minimo*100:5.1f}%"
341         print(riga)
342
343 print("\n" + "=" * 70)
344 print("DOPO IL TRAINING: valutazione pulita per ciascun messaggio")
345 print("=" * 70)
346 dopo_per_messaggio = {}
347 for m in MESSAGGI:
348     dopo = eval_batch(W_AB, W_BA, m, n_trial=40, seed0=9000)
349     dopo_per_messaggio[m] = dopo
350     print(f" x={m:.2f}: B(t1)={dopo['tasso_B1']*100:5.0f}% A(t3)={dopo['tasso_A3']*100:5.0"
351           f"% "
352           f"B(t5)={dopo['tasso_B2']*100:5.0f}% A(t7)={dopo['tasso_A7']*100:5.0f}%")
353     if dopo['media_B'] is not None:
354         offset = circ_dist(dopo['media_B'] - m)
355         print(f" offset A->B appreso: {offset:.3f} (bias innato: {OFFSET_AB_INNATO})")
356
357 print("\n" + "=" * 70)
358 print("RISULTATO: interferenza tra i messaggi?")
359 print("=" * 70)
360 print(f" Picco finale W_AB: {W_AB.max():.4f} Picco finale W_BA: {W_BA.max():.4f}")

```

```

358 tutti_i_tassi = [v for d in dopo_per_messaggio.values()
359                  for v in (d['tasso_B1'], d['tasso_A3'], d['tasso_B2'], d['tasso_A7'])]
360 offsets = [circ_dist(dopo_per_messaggio[m]['media_B'] - m) for m in MESSAGGI
361            if dopo_per_messaggio[m]['media_B'] is not None]
362 offset_spread = (max(offsets) - min(offsets)) if len(offsets) > 1 else None
363 if min(tutti_i_tassi) >= 0.9:
364     print(" >>> Nessuna interferenza rilevabile: entrambi i messaggi, con la STESSA coppia
365           "
366           "di sinapsi condivisa, arrivano al 100% (o quasi) su tutti e quattro gli scambi.
367           "
368           "Gli offset appresi per i due messaggi sono {[f'{o:.3f}' for o in offsets]} --
369           "
370           "differiscono di {offset_spread:.3f} tra loro, se fosse pura sovrapposizione "
371           "casuale ci aspetteremmo che collassassero sullo stesso valore o si "
372           "distruggessero a vicenda; non e' successo. <<<")
373 elif min(tutti_i_tassi) < 0.5:
374     print(" >>> Interferenza rilevabile: almeno un messaggio non ha raggiunto un livello "
375           "affidabile -- puo' darsi che il budget di training condiviso non sia ancora "
376           "sufficiente per consolidare piu' associazioni (ciascun messaggio riceve solo "
377           "una frazione degli episodi totali), non necessariamente vera interferenza "
378           "distruttiva. Verificare le curve per-messaggio nel grafico. <<<")
379 else:
380     print(" >>> Risultato misto: alcuni scambi sono affidabili, altri no -- vedi il "
381           "dettaglio sopra per capire quali. <<<")
382
383 fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(12, 9))
384
385 colori = ['C3', 'C0', 'C2', 'C4']
386 for i, m in enumerate(MESSAGGI):
387     axes[0, 0].plot(episodi_check, curva_min_per_messaggio[m], 'o-',
388                    color=colori[i % len(colori)], label=f'messaggio x={m:.2f}')
389 axes[0, 0].axvline(WARMUP_EPISODES, color='gray', linestyle=':', label='fine
390                   riscaldamento')
391 axes[0, 0].set_xlabel('Episodio di training')
392 axes[0, 0].set_ylabel('Tasso di successo del PEGGIORE dei 4 scambi')
393 axes[0, 0].set_title("Un messaggio degrada l'altro? (valutazione pulita, periodica)")
394 axes[0, 0].legend(fontsize=8)
395 axes[0, 0].grid(alpha=0.3)
396 axes[0, 0].set_ylim(-0.05, 1.05)
397
398 axes[0, 1].plot(picco_W_AB_storia, color='C3', label='W_AB (A->B)')
399 axes[0, 1].plot(picco_W_BA_storia, color='C0', label='W_BA (B->A)')
400 axes[0, 1].axvline(WARMUP_EPISODES, color='gray', linestyle=':', label='fine
401                   riscaldamento')
402 axes[0, 1].set_xlabel('Episodio di training')
403 axes[0, 1].set_ylabel('Peso massimo')
404 axes[0, 1].set_title("Consolidamento delle due sinapsi (condivise fra i messaggi)")
405 axes[0, 1].legend(fontsize=8, loc='upper left')
406 axes[0, 1].grid(alpha=0.3)
407
408 im0 = axes[1, 0].imshow(W_AB_iniziale, origin='lower', extent=[0, 1, 0, 1],
409                        cmap='viridis', vmin=0, vmax=W_AB.max())
410 axes[1, 0].set_xlabel('Posizione post (B)')
411 axes[1, 0].set_ylabel('Posizione pre (A)')
412 axes[1, 0].set_title('W_AB PRIMA del training (bias innato debole)')
413 plt.colorbar(im0, ax=axes[1, 0])
414
415 im1 = axes[1, 1].imshow(W_AB, origin='lower', extent=[0, 1, 0, 1],
416                       cmap='viridis', vmin=0, vmax=W_AB.max())
417 axes[1, 1].set_xlabel('Posizione post (B)')
418 axes[1, 1].set_ylabel('Posizione pre (A)')
419 axes[1, 1].set_title(f'W_AB DOPO il training -- righe attese vicino a x={MESSAGGI}')
420 plt.colorbar(im1, ax=axes[1, 1])
421
422 plt.tight_layout()
423 plt.savefig('dialogo_multi_normalizzato.png', dpi=150)
424 print("\nGrafico salvato in dialogo_multi_normalizzato.png")

```


Codice sorgente: *dialogo_multi_repulsione.py*

```
1 """
2 Estensione di dialogo_stdp_adattamento.py: la' un solo messaggio fisso
3 (x=0.40) imparava uno scambio bidirezionale perfettamente affidabile in
4 entrambe le direzioni. Qui la domanda e' se la STESSA coppia di sinapsi
5 W_AB/W_BA puo' imparare a distinguere PIU' messaggi diversi senza che si
6 interferiscano a vicenda -- il vero test di generalizzazione, nello
7 stesso spirito di contextual_policy.py (che estende rl_bandit.py da un
8 singolo contesto a piu' contesti).
9
10 Messaggi usati: 0.15 e 0.65 (distanza circolare -0.5, il piu' possibile
11 separati sull'anello). Ogni episodio ne sceglie uno a caso, cosi' come
12 contextual_policy.py sceglie un contesto a caso a ogni prova. Le sinapsi
13 restano matrici N x N condivise fra tutti i messaggi -- se i due messaggi
14 sono abbastanza separati rispetto alla larghezza del kernel Hebbiano
15 (SIGMA_W=0.05, quindi le due "zone" occupano regioni ben distinte della
16 matrice), l'aspettativa e' che NON interferiscano; il codice sotto lo
17 verifica invece di assumerlo, con una valutazione pulita per messaggio a
18 fine training e un controllo esplicito sull'ALTRO messaggio ogni volta che
19 se ne allena uno (per scoprire un eventuale degrado nel tempo).
20
21 Riassunto di dialogo_stdp_adattamento.py (di cui questo file eredita tutta
22 la meccanica): il canale A->B si consolida con successo (0% -> 100%) usando
23 adattamento a soglia di scarica + rumore esplorativo + rinforzo Hebbiano di
24 fine turno. Il canale di ritorno B->A era piu' lento (bersaglio mobile nei
25 primi episodi) ma si risolve con una fase di riscaldamento (solo A->B) e
26 un tasso di apprendimento piu' alto per B->A. Con un solo messaggio,
27 tutti e quattro gli scambi verificati (B al turno 1 e 5, A al turno 3 e 7)
28 arrivano al 100% di affidabilita' in valutazione pulita.
29
30 AGGIORNAMENTO: dialogo_multi_messaggio.py aveva gia' risposto alla domanda
31 di questo file, ma non come sperato. Con due messaggi (0.15 e 0.65) il
32 canale B->A restava pulito al 100% per entrambi su due run indipendenti
33 (anche con esposizione garantita identica, round-robin), ma il canale
34 A->B mostrava un'interferenza competitiva reale: un solo messaggio vinceva
35 e arrivava al 100%, l'altro crollava a 0% -- e CAMBIANDO run cambiava
36 quale dei due vinceva, escludendo che fosse solo esposizione ineguale.
37
38 Qui si prova una correzione mirata proprio a quel meccanismo: una
39 NORMALIZZAZIONE OMEOSTATICA del totale dei pesi in ENTRATA su ogni
40 neurone di B (il totale di ogni colonna di W_AB non puo' superare un
41 tetto fisso, W_AB_COL_CAP). L'idea, motivata biologicamente (i neuroni
42 veri regolano omeostaticamente il totale delle proprie sinapsi in
43 entrata): se i due messaggi competono per la STESSA zona di risposta in
44 B, la normalizzazione impedisce a uno dei due di saturarla del tutto a
45 spese dell'altro; se invece puntano a zone diverse, non li tocca. Un
46 test di regressione con un solo messaggio conferma che la normalizzazione
47 non interferisce con l'apprendimento quando non c'e' competizione (il
48 totale di colonna resta ben sotto il tetto per tutto il training).
49 """
50
51 import numpy as np
52 import matplotlib
53 matplotlib.use('Agg')
54 import matplotlib.pyplot as plt
55
56
57 def circ_dist(d):
58     return 0.5 - np.abs(np.abs(d) - 0.5)
59
60
61 N = 200
62 x = np.arange(N) / N
63 tau = 10.0
64 dt = 0.2
65
66 A_exc = 20.0
```

```

67 | sigma_exc = 0.05
68 | global_inhib = 5.0
69 | r_max = 5.0
70 | stim_strength = 3.0
71 | stim_width = 0.03
72 | stim_duration_ms = 80
73 |
74 | d_matrix = circ_dist(x[:, None] - x[None, :])
75 | J_exc = A_exc * np.exp(-d_matrix**2 / (2*sigma_exc**2))
76 |
77 | COUPLING_STRENGTH = 1.3
78 | T_TURN = 200
79 | # schema dei turni con un turno di silenzio/recupero tra un ascolto e
80 | # l'altro (verificato necessario: senza il silenzio, il tentativo di
81 | # ascolto immediatamente successivo a un turno di parola arriva mentre
82 | # l'adattamento e' ancora al culmine e non si accende quasi mai -- vedi
83 | # docstring)
84 | SCHEDULE = [None, 'B', None, 'A', None, 'B', None, 'A']
85 | N_TURNS = len(SCHEDULE)
86 | steps_per_turn = int(T_TURN/dt)
87 |
88 | # bias innato: stessa forma delle mappe fisse di dialogo_ring_attractor.py,
89 | # ma scalato troppo debole per bastare da solo (verificato sotto)
90 | OFFSET_AB_INNATO = 0.3
91 | OFFSET_BA_INNATO = 0.2
92 | # calibrato empiricamente (vedi note): la transizione da "nessun bump" a
93 | # "bump certo" in B e' un'accensione tutto-o-niente tra scale=0.0025 e 0.003
94 | # (l'attrattore B e' bistabile, non risponde linearmente all'input in ingresso)
95 | # -- si parte apposta sotto quella soglia, cosi' l'ignizione iniziale dipende
96 | # solo dal rumore esplorativo, non dal bias innato da solo
97 | W_INIT_SCALE = 0.0018
98 | SIGMA_W = 0.05
99 | W_MAX = 2.5
100 | ETA = 0.0001
101 | # tentativo di correzione dell'interferenza osservata in dialogo_multi_messaggio.py
102 | # (con esposizione uguale garantita in round-robin, un messaggio arrivava
103 | # comunque al 100% e l'altro crollava a 0% su A->B, mentre B->A restava
104 | # sempre pulito): normalizzazione omeostatica del totale dei pesi in entrata
105 | # su ogni neurone di B. Cap stimato da un run di riferimento a un solo
106 | # messaggio (dialogo_stdp_adattamento.py, picco W_AB=0.0476 -- somma di
107 | # colonna stimata -picco*sigma_w*sqrt(2*pi)*N =~ 1.2): il cap e' fissato un
108 | # po' sopra quel valore, cosi' un singolo messaggio ha ancora spazio per
109 | # diventare autosufficiente, ma due messaggi che puntano alla stessa zona
110 | # di B non possono piu' saturarla entrambi senza competere per lo stesso
111 | # budget
112 | W_AB_COL_CAP = 1.5
113 | # repulsione dell'esplorazione: quanto pesare in meno una zona gia'
114 | # occupata (somma di colonna) quando si sceglie una posizione casuale per
115 | # il rumore esplorativo. A REPULSIONE=5, una zona con occupazione-1.0 (gia'
116 | # ben rivendicata) ha 1/6 della probabilita' di una zona libera
117 | REPULSIONE_ESPLORAZIONE = 5.0
118 | # B->A ha un tasso di successo durante il training piu' basso di A->B (vedi
119 | # dialogo_stdp_adattamento.png della run precedente: ~100% vs ~65-80%), e
120 | # soprattutto nei primi episodi la posizione di B stessa non si e' ancora
121 | # stabilizzata -- rinforzare un bersaglio che si sposta episodio per
122 | # episodio diluisce il rinforzo Hebbiano invece di concentrarlo. ETA_BA
123 | # piu' alto compensa il minor numero di eventi di rinforzo utili
124 | ETA_BA = 0.0003
125 | # fase di riscaldamento: per i primi WARMUP_EPISODES si allena solo A->B
126 | # (W_BA resta congelata al bias innato) cosi' che, quando B->A comincia
127 | # davvero ad imparare, la posizione di B a cui deve puntare sia gia'
128 | # stabile -- altrimenti gli episodi iniziali sprecano rinforzo su un
129 | # bersaglio mobile (verificato: senza questa fase B->A cresce ~7 volte
130 | # piu' lento di A->B in 2000 episodi). Con piu' messaggi il budget si
131 | # divide tra loro (round-robin), quindi qui e' raddoppiato rispetto alla
132 | # versione a un solo messaggio per dare a CIASCUN messaggio lo stesso
133 | # numero di episodi di riscaldamento (~400) della versione originale
134 | WARMUP_EPISODES = 800

```

```

135 DECAY_PER_EPISODE = 0.999
136 # esplorazione: un impulso a posizione casuale, stessa forma/durata del
137 # messaggio vero, ma troppo debole per accendere un bump DA SOLO (soglia di
138 # accensione solitaria verificata a strength=0.0036 con questa durata --
139 # 0.003 sta sotto). Solo quando l'impulso casuale capita vicino alla zona
140 # gia' favorita dal bias innato, la somma dei due basta a superare la soglia
141 # -- rumore incoerente puro (provato prima: rumore bianco indipendente per
142 # passo) non ha mai acceso nulla in 40 episodi, perche' la costante di tempo
143 # della rete (tau=10ms) lo media via prima che si accumuli in un punto
144 EXPLORATION_PULSE_STRENGTH = 0.0080
145 EXPLORATION_PULSE_DURATION_MS = stim_duration_ms
146
147 # adattamento: calibrato con un ring isolato (vedi note nel docstring) --
148 # a gain=0.25, tau=200ms un bump segue picco/turno = 5.00 -> 2.71 -> 0.00,
149 # cioe' pieno per un turno, affievolito nel successivo, spento nel terzo
150 GAIN_ADAPT = 0.25
151 TAU_ADAPT = 200.0
152
153
154 def F(u):
155     return np.clip(u, 0, r_max)
156
157
158 def bump_pos(r):
159     return x[np.argmax(r)] if r.max() > 0.5 else None
160
161
162 def init_weak_bias(offset, scale):
163     target = (x[:, None] + offset) % 1.0
164     d = circ_dist(x[None, :] - target)
165     return scale * np.exp(-d**2/(2*SIGMA_W**2))
166
167
168 def hebbian_bump(pos_pre, pos_post):
169     kern_pre = np.exp(-circ_dist(x-pos_pre)**2/(2*SIGMA_W**2))
170     kern_post = np.exp(-circ_dist(x-pos_post)**2/(2*SIGMA_W**2))
171     return np.outer(kern_pre, kern_post)
172
173
174 def normalizza_colonne(W, cap):
175     """Scaling omeostatico: il totale dei pesi in ENTRATA su ogni neurone
176     di B (colonna di W_AB) non puo' superare 'cap'. Se due messaggi
177     competono per la stessa zona di B, questo impedisce a uno dei due di
178     monopolizzare quella colonna a spese dell'altro -- senza impedire a
179     messaggi che puntano a zone DIVERSE di crescere ciascuno per conto suo."""
180     somme = W.sum(axis=0)
181     fattore = np.minimum(1.0, cap / np.maximum(somme, 1e-12))
182     W *= fattore[None, :]
183
184
185 def campiona_esplorazione_repulsiva(rng, W, pos_propria):
186     """Invece di una posizione uniforme casuale, pesca preferendo le zone
187     ANCORA POCO occupate della matrice (somma di colonna bassa) -- ma
188     contando solo l'occupazione dovuta ad ALTRE righe (altri messaggi),
189     non alla propria: altrimenti un messaggio verrebbe respinto dalla sua
190     stessa zona proprio mentre sta cercando di consolidarla, sabotando il
191     bootstrap. L'ipotesi e' che senza questa repulsione la ricerca casuale
192     di piu' messaggi tenda a riscoprire per puro caso la stessa zona
193     "facile" dell'anello (lo stesso bias di posizione gia' documentato per
194     il ring attractor, sezione 9), non perche' competano davvero ma perche'
195     la ricerca non ha memoria di cosa e' gia' stato trovato da altri."""
196     peso_riga_propria = np.exp(-circ_dist(x-pos_propria)**2/(2*SIGMA_W**2))
197     contributo_proprio = np.outer(peso_riga_propria, np.ones(N)) * W
198     occupazione_altri = W.sum(axis=0) - contributo_proprio.sum(axis=0)
199     occupazione_altri = np.maximum(occupazione_altri, 0.0)
200     peso = 1.0 / (1.0 + REPULSIONE_ESPLORAZIONE * occupazione_altri)
201     peso /= peso.sum()
202     return rng.choice(x, p=peso)

```

```

203
204
205 def run_episode(W_AB, W_BA, messaggio, rng, train, allena_BA=True):
206     rA = np.zeros(N)
207     rB = np.zeros(N)
208     aA = np.zeros(N)
209     aB = np.zeros(N)
210     stim_profile = stim_strength * np.exp(-circ_dist(x-messaggio)**2/(2*stim_width**2))
211     stim_duration_steps = int(stim_duration_ms/dt)
212
213     pos_A_turni = []
214     pos_B_turni = []
215     # posizione dell'ULTIMO bump valido di ciascun ring, indipendentemente
216     # da quanti turni fa: serve per il rinforzo Hebbiano, perche' con
217     # l'adattamento chi ha "parlato" spesso si e' gia' spento per conto suo
218     # nel momento esatto in cui l'ascoltatore finisce di reagire -- leggere
219     # solo la posizione istantanea perderebbe quasi ogni coppia valida
220     ultima_pos_A, ultima_pos_B = None, None
221
222     explore_duration_steps = int(EXPLORATION_PULSE_DURATION_MS/dt)
223
224     for turn, listener in enumerate(SCHEDULE):
225
226         if train and listener == 'B':
227             explore_pos = campiona_esplorazione_repulsiva(rng, W_AB, messaggio)
228             explore_profile = EXPLORATION_PULSE_STRENGTH * np.exp(
229                 -circ_dist(x-explore_pos)**2/(2*stim_width**2))
230         elif train and listener == 'A':
231             pos_riferimento_B = ultima_pos_B if ultima_pos_B is not None else messaggio
232             explore_pos = campiona_esplorazione_repulsiva(rng, W_BA, pos_riferimento_B)
233             explore_profile = EXPLORATION_PULSE_STRENGTH * np.exp(
234                 -circ_dist(x-explore_pos)**2/(2*stim_width**2))
235         else:
236             explore_profile = np.zeros(N)
237
238         for step_in_turn in range(steps_per_turn):
239             I_ext_A = stim_profile if (turn == 0 and step_in_turn < stim_duration_steps) else
240                 0.0
241
242             explore_now = explore_profile if (train and step_in_turn < explore_duration_steps)
243                 else np.zeros(N)
244             explore_A = explore_now if listener == 'A' else np.zeros(N)
245             explore_B = explore_now if listener == 'B' else np.zeros(N)
246
247             cross_to_A = COUPLING_STRENGTH * (rB @ W_BA) / N if listener == 'A' else np.zeros(
248                 N)
249             cross_to_B = COUPLING_STRENGTH * (rA @ W_AB) / N if listener == 'B' else np.zeros(
250                 N)
251
252             rec_A = J_exc @ rA / N - global_inhib*rA.mean()
253             rA_new = rA + dt*(-rA + F(rec_A + I_ext_A + cross_to_A + explore_A - aA)) / tau
254             aA = aA + dt*(-aA + GAIN_ADAPT*rA) / TAU_ADAPT
255             rA = rA_new
256
257             rec_B = J_exc @ rB / N - global_inhib*rB.mean()
258             rB_new = rB + dt*(-rB + F(rec_B + cross_to_B + explore_B - aB)) / tau
259             aB = aB + dt*(-aB + GAIN_ADAPT*rB) / TAU_ADAPT
260             rB = rB_new
261
262             pos_A = bump_pos(rA)
263             pos_B = bump_pos(rB)
264             pos_A_turni.append(pos_A)
265             pos_B_turni.append(pos_B)
266
267         if train and listener == 'B':
268             parlante_A = pos_A if pos_A is not None else ultima_pos_A
269             if parlante_A is not None and pos_B is not None:
270                 W_AB += ETA * hebbian_bump(parlante_A, pos_B)

```

```

267         np.clip(W_AB, 0, W_MAX, out=W_AB)
268         normalizza_colonne(W_AB, W_AB_COL_CAP)
269     elif train and listener == 'A' and allena_BA:
270         parlante_B = pos_B if pos_B is not None else ultima_pos_B
271         if parlante_B is not None and pos_A is not None:
272             W_BA += ETA_BA * hebbian_bump(parlante_B, pos_A)
273             np.clip(W_BA, 0, W_MAX, out=W_BA)
274
275     if pos_A is not None:
276         ultima_pos_A = pos_A
277     if pos_B is not None:
278         ultima_pos_B = pos_B
279
280     return pos_A_turni, pos_B_turni
281
282
283 def eval_batch(W_AB, W_BA, messaggio, n_trial, seed0):
284     """Valutazione pulita: pesi congelati, niente rumore esplorativo.
285     Schema turni: 0=messaggio(A) 1=B ascolta 2=silenzio 3=A ascolta
286     4=silenzio 5=B ascolta 6=silenzio 7=A ascolta.
287     Il confronto per A va fatto contro il turno di silenzio subito prima
288     (2 per il turno 3, 6 per il turno 7): senza input esterno in quel
289     turno di silenzio A e' gia' quello che sara' -- solo un cambiamento
290     da li' al turno di ascolto successivo indica una vera risposta a B."""
291     successi_B1, successi_A3, successi_B2, successi_A7 = 0, 0, 0, 0
292     pos_B_ok, pos_A_ok = [], []
293     for k in range(n_trial):
294         rng = np.random.RandomState(seed0 + k)
295         pos_A, pos_B = run_episode(W_AB.copy(), W_BA.copy(), messaggio, rng, train=False)
296         if pos_B[1] is not None:
297             successi_B1 += 1
298             pos_B_ok.append(pos_B[1])
299         if pos_A[3] is not None and (pos_A[2] is None or abs(circ_dist(pos_A[3]-pos_A[2])) >
300             0.02):
301             successi_A3 += 1
302             pos_A_ok.append(pos_A[3])
303         if pos_B[5] is not None:
304             successi_B2 += 1
305         if pos_A[7] is not None and (pos_A[6] is None or abs(circ_dist(pos_A[7]-pos_A[6])) >
306             0.02):
307             successi_A7 += 1
308     return {
309         'tasso_B1': successi_B1/n_trial,
310         'tasso_A3': successi_A3/n_trial,
311         'tasso_B2': successi_B2/n_trial,
312         'tasso_A7': successi_A7/n_trial,
313         'std_B': np.std(pos_B_ok) if len(pos_B_ok) > 1 else None,
314         'std_A': np.std(pos_A_ok) if len(pos_A_ok) > 1 else None,
315         'media_B': np.mean(pos_B_ok) if pos_B_ok else None,
316     }
317
318 if __name__ == '__main__':
319     MESSAGGI = [0.15, 0.65]
320     N_EPISODES = 9000
321     EVAL_EVERY = 500
322     N_TRIAL_EVAL = 15
323
324     W_AB = init_weak_bias(OFFSET_AB_INNATO, W_INIT_SCALE)
325     W_BA = init_weak_bias(OFFSET_BA_INNATO, W_INIT_SCALE)
326
327     print("=" * 70)
328     print(f"SETUP: {len(MESSAGGI)} messaggi = {MESSAGGI}, stessa coppia di sinapsi condivisa")
329
330     print("=" * 70)
331     W_AB_iniziale = W_AB.copy()
332     W_BA_iniziale = W_BA.copy()

```

```

332 print("\n" + "=" * 70)
333 print("BASELINE (pre-training), per ciascun messaggio")
334 print("=" * 70)
335 for m in MESSAGGI:
336     b = eval_batch(W_AB, W_BA, m, n_trial=15, seed0=0)
337     print(f" x={m:.2f}: B(t1)={b['tasso_B1']*100:.0f}% A(t3)={b['tasso_A3']*100:.0f}% "
338           f"B(t5)={b['tasso_B2']*100:.0f}% A(t7)={b['tasso_A7']*100:.0f}%")
339
340 print("\n" + "=" * 70)
341 print(f"TRAINING: {N_EPISODES} episodi ({WARMUP_EPISODES} di riscaldamento solo A->B), "
342       f"messaggi alternati in round-robin (esposizione garantita identica) tra {MESSAGGI}"
343       )
344 print("=" * 70)
345 rng_train = np.random.RandomState(42)
346 picco_W_AB_storia = []
347 picco_W_BA_storia = []
348 episodi_check = []
349 curva_min_per_messaggio = {m: [] for m in MESSAGGI}
350
351 for ep in range(N_EPISODES):
352     allena_BA = ep >= WARMUP_EPISODES
353     messaggio = MESSAGGI[ep % len(MESSAGGI)]
354     run_episode(W_AB, W_BA, messaggio, rng_train, train=True, allena_BA=allena_BA)
355     W_AB *= DECAY_PER_EPISODE
356     if allena_BA:
357         W_BA *= DECAY_PER_EPISODE
358     picco_W_AB_storia.append(W_AB.max())
359     picco_W_BA_storia.append(W_BA.max())
360
361     if ep % EVAL EVERY == 0 or ep == N_EPISODES - 1:
362         episodi_check.append(ep)
363         fase = "riscaldamento" if not allena_BA else "entrambi i canali"
364         riga = f" episodio {ep:4d} ({fase}):"
365         for m in MESSAGGI:
366             r = eval_batch(W_AB, W_BA, m, n_trial=N_TRIAL_EVAL, seed0=90000 + ep)
367             minimo = min(r['tasso_B1'], r['tasso_A3'], r['tasso_B2'], r['tasso_A7'])
368             curva_min_per_messaggio[m].append(minimo)
369             riga += f" x={m:.2f} peggiore-dei-4={minimo*100:5.1f}%"
370         print(riga)
371
372 print("\n" + "=" * 70)
373 print("DOPO IL TRAINING: valutazione pulita per ciascun messaggio")
374 print("=" * 70)
375 dopo_per_messaggio = {}
376 for m in MESSAGGI:
377     dopo = eval_batch(W_AB, W_BA, m, n_trial=40, seed0=9000)
378     dopo_per_messaggio[m] = dopo
379     print(f" x={m:.2f}: B(t1)={dopo['tasso_B1']*100:5.0f}% A(t3)={dopo['tasso_A3']*100:5.0f}% "
380           f"B(t5)={dopo['tasso_B2']*100:5.0f}% A(t7)={dopo['tasso_A7']*100:5.0f}%")
381     if dopo['media_B'] is not None:
382         offset = circ_dist(dopo['media_B'] - m)
383         print(f" offset A->B appreso: {offset:.3f} (bias innato: {OFFSET_AB_INNATO})")
384
385 print("\n" + "=" * 70)
386 print("RISULTATO: interferenza tra i messaggi?")
387 print("=" * 70)
388 print(f" Picco finale W_AB: {W_AB.max():.4f} Picco finale W_BA: {W_BA.max():.4f}")
389 tutti_i_tassi = [v for d in dopo_per_messaggio.values()
390                  for v in (d['tasso_B1'], d['tasso_A3'], d['tasso_B2'], d['tasso_A7'])]
391 offsets = [circ_dist(dopo_per_messaggio[m]['media_B'] - m) for m in MESSAGGI
392            if dopo_per_messaggio[m]['media_B'] is not None]
393 offset_spread = (max(offsets) - min(offsets)) if len(offsets) > 1 else None
394 if min(tutti_i_tassi) >= 0.9:
395     print(" >>> Nessuna interferenza rilevabile: entrambi i messaggi, con la STESSA coppia
396           "
397           "di sinapsi condivisa, arrivano al 100% (o quasi) su tutti e quattro gli scambi.
398           ")

```

```

396         f"Gli offset appresi per i due messaggi sono {[f'{o:.3f}' for o in offsets]} --
397         "
398         f"differiscono di {offset_spread:.3f} tra loro, se fosse pura sovrapposizione "
399         "casuale ci aspetteremmo che collassassero sullo stesso valore o si "
400         "distruggessero a vicenda; non e' successo. <<<")
401     elif min(tutti_i_tassi) < 0.5:
402         print(" >>> Interferenza rilevabile: almeno un messaggio non ha raggiunto un livello "
403               "affidabile -- puo' darsi che il budget di training condiviso non sia ancora "
404               "sufficiente per consolidare piu' associazioni (ciascun messaggio riceve solo "
405               "una frazione degli episodi totali), non necessariamente vera interferenza "
406               "distruttiva. Verificare le curve per-messaggio nel grafico. <<<")
407     else:
408         print(" >>> Risultato misto: alcuni scambi sono affidabili, altri no -- vedi il "
409               "dettaglio sopra per capire quali. <<<")
410
411     fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(12, 9))
412
413     colori = ['C3', 'C0', 'C2', 'C4']
414     for i, m in enumerate(MESSAGGI):
415         axes[0, 0].plot(episodi_check, curva_min_per_messaggio[m], 'o-',
416                        color=colori[i % len(colori)], label=f'messaggio x={m:.2f}')
417     axes[0, 0].axvline(WARMUP_EPISODES, color='gray', linestyle=':', label='fine
418                        riscaldamento')
419     axes[0, 0].set_xlabel('Episodio di training')
420     axes[0, 0].set_ylabel('Tasso di successo del PEGGIORE dei 4 scambi')
421     axes[0, 0].set_title("Un messaggio degrada l'altro? (valutazione pulita, periodica)")
422     axes[0, 0].legend(fontsize=8)
423     axes[0, 0].grid(alpha=0.3)
424     axes[0, 0].set_ylim(-0.05, 1.05)
425
426     axes[0, 1].plot(picco_W_AB_storia, color='C3', label='W_AB (A->B)')
427     axes[0, 1].plot(picco_W_BA_storia, color='C0', label='W_BA (B->A)')
428     axes[0, 1].axvline(WARMUP_EPISODES, color='gray', linestyle=':', label='fine
429                        riscaldamento')
430     axes[0, 1].set_xlabel('Episodio di training')
431     axes[0, 1].set_ylabel('Peso massimo')
432     axes[0, 1].set_title("Consolidamento delle due sinapsi (condivise fra i messaggi)")
433     axes[0, 1].legend(fontsize=8, loc='upper left')
434     axes[0, 1].grid(alpha=0.3)
435
436     im0 = axes[1, 0].imshow(W_AB_iniziale, origin='lower', extent=[0, 1, 0, 1],
437                            cmap='viridis', vmin=0, vmax=W_AB.max())
438     axes[1, 0].set_xlabel('Posizione post (B)')
439     axes[1, 0].set_ylabel('Posizione pre (A)')
440     axes[1, 0].set_title('W_AB PRIMA del training (bias innato debole)')
441     plt.colorbar(im0, ax=axes[1, 0])
442
443     im1 = axes[1, 1].imshow(W_AB, origin='lower', extent=[0, 1, 0, 1],
444                            cmap='viridis', vmin=0, vmax=W_AB.max())
445     axes[1, 1].set_xlabel('Posizione post (B)')
446     axes[1, 1].set_ylabel('Posizione pre (A)')
447     axes[1, 1].set_title(f'W_AB DOPO il training -- righe attese vicino a x={MESSAGGI}')
448     plt.colorbar(im1, ax=axes[1, 1])
449
450     plt.tight_layout()
451     plt.savefig('dialogo_multi_repulsione.png', dpi=150)
452     print("\nGrafico salvato in dialogo_multi_repulsione.png")

```

Codice sorgente: diagnosi_bias_posizione.py

```

1  """
2  Verifica diretta dell'ipotesi proposta in dialogo_multi_repulsione.py
3  (sezione 5.5.6 del resoconto): l'interferenza tra due messaggi osservata
4  in dialogo_multi_messaggio.py non nasceva da una vera competizione per
5  risorse condivise, ma dal fatto che la ricerca esplorativa casuale
6  riscopriva per puro caso la STESSA zona "facile" dell'anello per entrambi
7  -- lo stesso bias sistematico di posizione gia' documentato (mai spiegato

```

```

8  fino in fondo) per il ring attractor nella sezione 9 del resoconto.
9
10 Se l'ipotesi e' corretta, allenando molti messaggi diversi in modo
11 COMPLETAMENTE INDIPENDENTE (una rete fresca per ciascuno, nessuna
12 condivisione di pesi, nessuna repulsione) le posizioni di risposta finali
13 dovrebbero mostrare una tendenza a raggrupparsi in poche zone ricorrenti
14 invece di distribuirsi in modo uniforme sull'anello. Se invece l'ipotesi
15 e' sbagliata (l'interferenza era davvero competizione per risorse
16 condivise, non un artefatto della ricerca), le posizioni indipendenti
17 dovrebbero risultare sparse senza pattern riconoscibile.
18
19 Nessuna sinapsi condivisa qui: ogni messaggio allena la propria coppia
20 W_AB/W_BA da zero, con il proprio seed casuale indipendente -- l'unica
21 cosa in comune tra le run e' la fisica del ring attractor stesso.
22 """
23
24 import numpy as np
25 import matplotlib
26 matplotlib.use('Agg')
27 import matplotlib.pyplot as plt
28
29 from dialogo_stdp_adattamento import (
30     init_weak_bias, run_episode, eval_batch, circ_dist,
31     OFFSET_AB_INNATO, OFFSET_BA_INNATO, W_INIT_SCALE, DECAY_PER_EPISODE,
32 )
33
34 MESSAGGI_TEST = [0.05, 0.20, 0.35, 0.50, 0.65, 0.80]
35 N_EPISODES = 1800 # sufficiente perche' A->B raggiunga l'autosufficienza
36                  # (verificato nei test di regressione delle sezioni precedenti)
37
38 if __name__ == '__main__':
39     print("=" * 70)
40     print(f"DIAGNOSI: {len(MESSAGGI_TEST)} messaggi allenati in modo INDIPENDENTE "
41           f"(reti separate, nessun peso condiviso)")
42     print("=" * 70)
43
44     posizioni_target = []
45     for k, messaggio in enumerate(MESSAGGI_TEST):
46         W_AB = init_weak_bias(OFFSET_AB_INNATO, W_INIT_SCALE)
47         W_BA = init_weak_bias(OFFSET_BA_INNATO, W_INIT_SCALE)
48         rng = np.random.RandomState(1000 + k) # seed diverso per ciascun messaggio
49
50         for ep in range(N_EPISODES):
51             run_episode(W_AB, W_BA, messaggio, rng, train=True, allena_BA=False)
52             W_AB *= DECAY_PER_EPISODE
53
54             r = eval_batch(W_AB, W_BA, messaggio, n_trial=10, seed0=5000 + k)
55             target = r['media_B']
56             offset = circ_dist(target - messaggio) if target is not None else None
57             posizioni_target.append(target)
58             print(f" messaggio x={messaggio:.2f} -> target B={target if target is not None else f'{" "
59                   target:.3f}'}"
60                   f" (offset={offset if offset is not None else f'{"offset:.3f"}'}) "
61                   f"tasso B(t1)={r['tasso_B1']*100:.0f}%")
62
63     print("\n" + "=" * 70)
64     print("VERIFICA CLUSTERING: le posizioni target sono raggruppate o sparse?")
65     print("=" * 70)
66     validi = [p for p in posizioni_target if p is not None]
67     if len(validi) >= 2:
68         distanze = []
69         for i in range(len(validi)):
70             for j in range(i+1, len(validi)):
71                 distanze.append(abs(circ_dist(validi[i]-validi[j])))
72             distanza_media = np.mean(distanze)
73             distanza_attesa_uniforme = 0.26 # valore atteso per punti uniformi su un anello [0,1)
74             print(f" Posizioni target: {[f'{"p:.3f"}' for p in validi]}")
75             print(f" Distanza circolare media tra coppie: {distanza_media:.3f}")

```



```

75     print(f" Distanza attesa se le posizioni fossero uniformi e indipendenti: "
76           f"{distanza_attesa_uniforme:.2f}")
77     if distanza_media < distanza_attesa_uniforme * 0.6:
78         print(" >>> Le posizioni sono PIU' VICINE tra loro di quanto ci si aspetterebbe "
79               "per caso: indizio di un bias sistematico verso poche zone ricorrenti "
80               "dell'anello, coerente con l'ipotesi. <<<")
81     elif distanza_media > distanza_attesa_uniforme * 1.4:
82         print(" >>> Le posizioni sono PIU' SPARSE di quanto ci si aspetterebbe per caso.
83               <<<")
84     else:
85         print(" >>> Le posizioni sono compatibili con una distribuzione uniforme -- "
86               "nessuna evidenza chiara di clustering in questo campione. <<<")
87
88     fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 7), subplot_kw={'projection': 'polar'})
89     for messaggio, target in zip(MESSAGGI_TEST, posizioni_target):
90         ang_m = messaggio * 2*np.pi
91         ax.plot([ang_m], [1.0], 'o', color='C0', markersize=10)
92         ax.text(ang_m, 1.12, f'{messaggio:.2f}', ha='center', fontsize=8, color='C0')
93         if target is not None:
94             ang_t = target * 2*np.pi
95             ax.plot([ang_t], [0.6], 's', color='C3', markersize=10)
96             ax.plot([ang_m, ang_t], [1.0, 0.6], '-', color='gray', alpha=0.4, linewidth=1)
97         ax.plot([], [], 'o', color='C0', label='messaggio (A)')
98         ax.plot([], [], 's', color='C3', label='target appreso (B)')
99         ax.set_yticklabels([])
100        ax.set_title("Messaggi indipendenti: posizione del messaggio (blu)\ne del target appreso
101                      (rosso) sull'anello")
102        ax.legend(loc='upper right', bbox_to_anchor=(1.3, 1.1), fontsize=8)
103
104    plt.tight_layout()
105    plt.savefig('diagnosi_bias_posizione.png', dpi=150)
106    print("\nGrafico salvato in diagnosi_bias_posizione.png")

```

Codice sorgente: dialogo_multi_repulsione_3msg.py

```

1  """
2  Estensione di dialogo_multi_repulsione.py: la' l'esplorazione repulsiva
3  (pescare l'impulso esplorativo evitando le zone di B gia' rivendicate da
4  ALTRI messaggi) aveva risolto quasi del tutto l'interferenza osservata con
5  2 messaggi (7 scambi su 8 al 100%). Domanda di scalabilita': la stessa
6  correzione regge anche con 3 messaggi, con un budget di training scalato
7  in proporzione (WARMUP e N_EPISODES triplicati rispetto alla versione a 2
8  messaggi, per dare a ciascun messaggio lo stesso numero di episodi
9  effettivi)? Nessun cambiamento all'algoritmo stesso: il codice era gia'
10 scritto in modo generico rispetto al numero di messaggi (round-robin via
11 ep % len(MESSAGGI)).
12
13 Messaggi usati: 0.10, 0.40, 0.70 (spaziatura uniforme di 0.30 sull'anello,
14 stessa logica di contextual_policy.py con i suoi 3 contesti).
15
16 --- docstring originale di dialogo_multi_repulsione.py, per riferimento ---
17
18 Estensione di dialogo_stdp_adattamento.py: la' un solo messaggio fisso
19 (x=0.40) imparava uno scambio bidirezionale perfettamente affidabile in
20 entrambe le direzioni. Qui la domanda e' se la STESSA coppia di sinapsi
21 W_AB/W_BA puo' imparare a distinguere PIU' messaggi diversi senza che si
22 interferiscano a vicenda -- il vero test di generalizzazione, nello
23 stesso spirito di contextual_policy.py (che estende rl_bandit.py da un
24 singolo contesto a piu' contesti).
25
26 Messaggi usati: 0.15 e 0.65 (distanza circolare -0.5, il piu' possibile
27 separati sull'anello). Ogni episodio ne sceglie uno a caso, cosi' come
28 contextual_policy.py sceglie un contesto a caso a ogni prova. Le sinapsi
29 restano matrici N x N condivise fra tutti i messaggi -- se i due messaggi
30 sono abbastanza separati rispetto alla larghezza del kernel Hebbiano
31 (SIGMA_W=0.05, quindi le due "zone" occupano regioni ben distinte della
32 matrice), l'aspettativa e' che NON interferiscano; il codice sotto lo

```

```

33 | verifica invece di assumerlo, con una valutazione pulita per messaggio a
34 | fine training e un controllo esplicito sull'ALTRO messaggio ogni volta che
35 | se ne allena uno (per scoprire un eventuale degrado nel tempo).
36 |
37 | Riassunto di dialogo_stdp_adattamento.py (di cui questo file eredita tutta
38 | la meccanica): il canale A->B si consolida con successo (0% -> 100%) usando
39 | adattamento a soglia di scarica + rumore esplorativo + rinforzo Hebbiano di
40 | fine turno. Il canale di ritorno B->A era piu' lento (bersaglio mobile nei
41 | primi episodi) ma si risolve con una fase di riscaldamento (solo A->B) e
42 | un tasso di apprendimento piu' alto per B->A. Con un solo messaggio,
43 | tutti e quattro gli scambi verificati (B al turno 1 e 5, A al turno 3 e 7)
44 | arrivano al 100% di affidabilita' in valutazione pulita.
45 |
46 | AGGIORNAMENTO: dialogo_multi_messaggio.py aveva gia' risposto alla domanda
47 | di questo file, ma non come sperato. Con due messaggi (0.15 e 0.65) il
48 | canale B->A restava pulito al 100% per entrambi su due run indipendenti
49 | (anche con esposizione garantita identica, round-robin), ma il canale
50 | A->B mostrava un'interferenza competitiva reale: un solo messaggio vinceva
51 | e arrivava al 100%, l'altro crollava a 0% -- e CAMBIANDO run cambiava
52 | quale dei due vinceva, escludendo che fosse solo esposizione ineguale.
53 |
54 | Qui si prova una correzione mirata proprio a quel meccanismo: una
55 | NORMALIZZAZIONE OMEOSTATICA del totale dei pesi in ENTRATA su ogni
56 | neurone di B (il totale di ogni colonna di W_AB non puo' superare un
57 | tetto fisso, W_AB_COL_CAP). L'idea, motivata biologicamente (i neuroni
58 | veri regolano omeostaticamente il totale delle proprie sinapsi in
59 | entrata): se i due messaggi competono per la STESSA zona di risposta in
60 | B, la normalizzazione impedisce a uno dei due di saturarla del tutto a
61 | spese dell'altro; se invece puntano a zone diverse, non li tocca. Un
62 | test di regressione con un solo messaggio conferma che la normalizzazione
63 | non interferisce con l'apprendimento quando non c'e' competizione (il
64 | totale di colonna resta ben sotto il tetto per tutto il training).
65 | """
66 |
67 | import numpy as np
68 | import matplotlib
69 | matplotlib.use('Agg')
70 | import matplotlib.pyplot as plt
71 |
72 |
73 | def circ_dist(d):
74 |     return 0.5 - np.abs(np.abs(d) - 0.5)
75 |
76 |
77 | N = 200
78 | x = np.arange(N) / N
79 | tau = 10.0
80 | dt = 0.2
81 |
82 | A_exc = 20.0
83 | sigma_exc = 0.05
84 | global_inhib = 5.0
85 | r_max = 5.0
86 | stim_strength = 3.0
87 | stim_width = 0.03
88 | stim_duration_ms = 80
89 |
90 | d_matrix = circ_dist(x[:, None] - x[None, :])
91 | J_exc = A_exc * np.exp(-d_matrix**2 / (2*sigma_exc**2))
92 |
93 | COUPLING_STRENGTH = 1.3
94 | T_TURN = 200
95 | # schema dei turni con un turno di silenzio/recupero tra un ascolto e
96 | # l'altro (verificato necessario: senza il silenzio, il tentativo di
97 | # ascolto immediatamente successivo a un turno di parola arriva mentre
98 | # l'adattamento e' ancora al culmine e non si accende quasi mai -- vedi
99 | # docstring)
100 | SCHEDULE = [None, 'B', None, 'A', None, 'B', None, 'A']

```

```

101 N_TURNS = len(SCHEDULE)
102 steps_per_turn = int(T_TURN/dt)
103
104 # bias innato: stessa forma delle mappe fisse di dialogo_ring_attractor.py,
105 # ma scalato troppo debole per bastare da solo (verificato sotto)
106 OFFSET_AB_INNATO = 0.3
107 OFFSET_BA_INNATO = 0.2
108 # calibrato empiricamente (vedi note): la transizione da "nessun bump" a
109 # "bump certo" in B e' un'accensione tutto-o-niente tra scale=0.0025 e 0.003
110 # (l'attrattore B e' bistabile, non risponde linearmente all'input in ingresso)
111 # -- si parte apposta sotto quella soglia, cosi' l'ignizione iniziale dipende
112 # solo dal rumore esplorativo, non dal bias innato da solo
113 W_INIT_SCALE = 0.0018
114 SIGMA_W = 0.05
115 W_MAX = 2.5
116 ETA = 0.0001
117 # tentativo di correzione dell'interferenza osservata in dialogo_multi_messaggio.py
118 # (con esposizione uguale garantita in round-robin, un messaggio arrivava
119 # comunque al 100% e l'altro crollava a 0% su A->B, mentre B->A restava
120 # sempre pulito): normalizzazione omeostatica del totale dei pesi in entrata
121 # su ogni neurone di B. Cap stimato da un run di riferimento a un solo
122 # messaggio (dialogo_stdp_adattamento.py, picco W_AB=0.0476 -- somma di
123 # colonna stimata -picco*sigma_w*sqrt(2*pi)*N =~ 1.2): il cap e' fissato un
124 # po' sopra quel valore, cosi' un singolo messaggio ha ancora spazio per
125 # diventare autosufficiente, ma due messaggi che puntano alla stessa zona
126 # di B non possono piu' saturarla entrambi senza competere per lo stesso
127 # budget
128 W_AB_COL_CAP = 1.5
129 # repulsione dell'esplorazione: quanto pesare in meno una zona gia'
130 # occupata (somma di colonna) quando si sceglie una posizione casuale per
131 # il rumore esplorativo. A REPULSIONE=5, una zona con occupazione-1.0 (gia'
132 # ben rivendicata) ha 1/6 della probabilita' di una zona libera.
133 # Con 3 messaggi (che generano anche le proprie associazioni derivate di
134 # turno 5) servono piu' "slot" distinti sull'anello che con 2 -- una prima
135 # run a REPULSIONE=5 ha mostrato una sola associazione derivata dominare
136 # a spese delle tre righe primarie, con un'instabilita' persistente fino a
137 # fine training invece di stabilizzarsi come con 2 messaggi. Qui la
138 # repulsione e' rinforzata (x4) per scoraggiare piu' decisamente le
139 # collisioni quando i contendenti per lo spazio disponibile sono di piu'
140 REPULSIONE_ESPLORAZIONE = 20.0
141 # B->A ha un tasso di successo durante il training piu' basso di A->B (vedi
142 # dialogo_stdp_adattamento.png della run precedente: ~100% vs ~65-80%), e
143 # soprattutto nei primi episodi la posizione di B stessa non si e' ancora
144 # stabilizzata -- rinforzare un bersaglio che si sposta episodio per
145 # episodio diluisce il rinforzo Hebbiano invece di concentrarlo. ETA_BA
146 # piu' alto compensa il minor numero di eventi di rinforzo utili
147 ETA_BA = 0.0003
148 # fase di riscaldamento: per i primi WARMUP_EPISODES si allena solo A->B
149 # (W_BA resta congelata al bias innato) cosi' che, quando B->A comincia
150 # davvero ad imparare, la posizione di B a cui deve puntare sia gia'
151 # stabile -- altrimenti gli episodi iniziali sprecano rinforzo su un
152 # bersaglio mobile (verificato: senza questa fase B->A cresce ~7 volte
153 # piu' lento di A->B in 2000 episodi). Con piu' messaggi il budget si
154 # divide tra loro (round-robin), quindi qui e' scalato in proporzione al
155 # numero di messaggi per dare a CIASCUNO lo stesso numero di episodi di
156 # riscaldamento (~400) della versione a un solo messaggio -- con 3
157 # messaggi serve il triplo rispetto alla versione a 2
158 WARMUP_EPISODES = 1600
159 DECAY_PER_EPISODE = 0.999
160 # esplorazione: un impulso a posizione casuale, stessa forma/durata del
161 # messaggio vero, ma troppo debole per accendere un bump DA SOLO (soglia di
162 # accensione solitaria verificata a strength=0.0036 con questa durata --
163 # 0.003 sta sotto). Solo quando l'impulso casuale capita vicino alla zona
164 # gia' favorita dal bias innato, la somma dei due basta a superare la soglia
165 # -- rumore incoerente puro (provato prima: rumore bianco indipendente per
166 # passo) non ha mai acceso nulla in 40 episodi, perche' la costante di tempo
167 # della rete (tau=10ms) lo media via prima che si accumuli in un punto
168 EXPLORATION_PULSE_STRENGTH = 0.0080

```

```

169 | EXPLORATION_PULSE_DURATION_MS = stim_duration_ms
170 |
171 | # adattamento: calibrato con un ring isolato (vedi note nel docstring) --
172 | # a gain=0.25, tau=200ms un bump segue picco/turno = 5.00 -> 2.71 -> 0.00,
173 | # cioe' pieno per un turno, affievolito nel successivo, spento nel terzo
174 | GAIN_ADAPT = 0.25
175 | TAU_ADAPT = 200.0
176 |
177 |
178 | def F(u):
179 |     return np.clip(u, 0, r_max)
180 |
181 |
182 | def bump_pos(r):
183 |     return x[np.argmax(r)] if r.max() > 0.5 else None
184 |
185 |
186 | def init_weak_bias(offset, scale):
187 |     target = (x[:, None] + offset) % 1.0
188 |     d = circ_dist(x[None, :] - target)
189 |     return scale * np.exp(-d**2/(2*SIGMA_W**2))
190 |
191 |
192 | def hebbian_bump(pos_pre, pos_post):
193 |     kern_pre = np.exp(-circ_dist(x-pos_pre)**2/(2*SIGMA_W**2))
194 |     kern_post = np.exp(-circ_dist(x-pos_post)**2/(2*SIGMA_W**2))
195 |     return np.outer(kern_pre, kern_post)
196 |
197 |
198 | def normalizza_colonne(W, cap):
199 |     """Scaling omeostatico: il totale dei pesi in ENTRATA su ogni neurone
200 | di B (colonna di W_AB) non puo' superare 'cap'. Se due messaggi
201 | competono per la stessa zona di B, questo impedisce a uno dei due di
202 | monopolizzare quella colonna a spese dell'altro -- senza impedire a
203 | messaggi che puntano a zone DIVERSE di crescere ciascuno per conto suo."""
204 |     somme = W.sum(axis=0)
205 |     fattore = np.minimum(1.0, cap / np.maximum(somme, 1e-12))
206 |     W *= fattore[None, :]
207 |
208 |
209 | def campiona_esplorazione_repulsiva(rng, W, pos_propria):
210 |     """Invece di una posizione uniforme casuale, pesca preferendo le zone
211 | ANCORA POCO occupate della matrice (somma di colonna bassa) -- ma
212 | contando solo l'occupazione dovuta ad ALTRE righe (altri messaggi),
213 | non alla propria: altrimenti un messaggio verrebbe respinto dalla sua
214 | stessa zona proprio mentre sta cercando di consolidarla, sabotando il
215 | bootstrap. L'ipotesi e' che senza questa repulsione la ricerca casuale
216 | di piu' messaggi tenda a riscoprire per puro caso la stessa zona
217 | "facile" dell'anello (lo stesso bias di posizione gia' documentato per
218 | il ring attractor, sezione 9), non perche' competano davvero ma perche'
219 | la ricerca non ha memoria di cosa e' gia' stato trovato da altri."""
220 |     peso_riga_propria = np.exp(-circ_dist(x-pos_propria)**2/(2*SIGMA_W**2))
221 |     contributo_proprio = np.outer(peso_riga_propria, np.ones(N)) * W
222 |     occupazione_altri = W.sum(axis=0) - contributo_proprio.sum(axis=0)
223 |     occupazione_altri = np.maximum(occupazione_altri, 0.0)
224 |     peso = 1.0 / (1.0 + REPULSIONE_ESPLORAZIONE * occupazione_altri)
225 |     peso /= peso.sum()
226 |     return rng.choice(x, p=peso)
227 |
228 |
229 | def run_episode(W_AB, W_BA, messaggio, rng, train, allena_BA=True):
230 |     rA = np.zeros(N)
231 |     rB = np.zeros(N)
232 |     aA = np.zeros(N)
233 |     aB = np.zeros(N)
234 |     stim_profile = stim_strength * np.exp(-circ_dist(x-messaggio)**2/(2*stim_width**2))
235 |     stim_duration_steps = int(stim_duration_ms/dt)
236 |

```

```

237 pos_A_turni = []
238 pos_B_turni = []
239 # posizione dell'ULTIMO bump valido di ciascun ring, indipendentemente
240 # da quanti turni fa: serve per il rinforzo Hebbiano, perche' con
241 # l'adattamento chi ha "parlato" spesso si e' gia' spento per conto suo
242 # nel momento esatto in cui l'ascoltatore finisce di reagire -- leggere
243 # solo la posizione istantanea perderebbe quasi ogni coppia valida
244 ultima_pos_A, ultima_pos_B = None, None
245
246 explore_duration_steps = int(EXPLORATION_PULSE_DURATION_MS/dt)
247
248 for turn, listener in enumerate(SCHEDULE):
249
250     if train and listener == 'B':
251         explore_pos = campiona_esplorazione_repulsiva(rng, W_AB, messaggio)
252         explore_profile = EXPLORATION_PULSE_STRENGTH * np.exp(
253             -circ_dist(x-explore_pos)**2/(2*stim_width**2))
254     elif train and listener == 'A':
255         pos_riferimento_B = ultima_pos_B if ultima_pos_B is not None else messaggio
256         explore_pos = campiona_esplorazione_repulsiva(rng, W_BA, pos_riferimento_B)
257         explore_profile = EXPLORATION_PULSE_STRENGTH * np.exp(
258             -circ_dist(x-explore_pos)**2/(2*stim_width**2))
259     else:
260         explore_profile = np.zeros(N)
261
262     for step_in_turn in range(steps_per_turn):
263         I_ext_A = stim_profile if (turn == 0 and step_in_turn < stim_duration_steps) else
264             0.0
265
266         explore_now = explore_profile if (train and step_in_turn < explore_duration_steps)
267             else np.zeros(N)
268         explore_A = explore_now if listener == 'A' else np.zeros(N)
269         explore_B = explore_now if listener == 'B' else np.zeros(N)
270
271         cross_to_A = COUPLING_STRENGTH * (rB @ W_BA) / N if listener == 'A' else np.zeros(
272             N)
273         cross_to_B = COUPLING_STRENGTH * (rA @ W_AB) / N if listener == 'B' else np.zeros(
274             N)
275
276         rec_A = J_exc @ rA / N - global_inhib*rA.mean()
277         rA_new = rA + dt*(-rA + F(rec_A + I_ext_A + cross_to_A + explore_A - aA)) / tau
278         aA = aA + dt*(-aA + GAIN_ADAPT*rA) / TAU_ADAPT
279         rA = rA_new
280
281         rec_B = J_exc @ rB / N - global_inhib*rB.mean()
282         rB_new = rB + dt*(-rB + F(rec_B + cross_to_B + explore_B - aB)) / tau
283         aB = aB + dt*(-aB + GAIN_ADAPT*rB) / TAU_ADAPT
284         rB = rB_new
285
286         pos_A = bump_pos(rA)
287         pos_B = bump_pos(rB)
288         pos_A_turni.append(pos_A)
289         pos_B_turni.append(pos_B)
290
291     if train and listener == 'B':
292         parlante_A = pos_A if pos_A is not None else ultima_pos_A
293         if parlante_A is not None and pos_B is not None:
294             W_AB += ETA * hebbian_bump(parlante_A, pos_B)
295             np.clip(W_AB, 0, W_MAX, out=W_AB)
296             normalizza_colonne(W_AB, W_AB_COL_CAP)
297     elif train and listener == 'A' and allena_BA:
298         parlante_B = pos_B if pos_B is not None else ultima_pos_B
299         if parlante_B is not None and pos_A is not None:
300             W_BA += ETA_BA * hebbian_bump(parlante_B, pos_A)
301             np.clip(W_BA, 0, W_MAX, out=W_BA)
302
303     if pos_A is not None:
304         ultima_pos_A = pos_A

```

```

301         if pos_B is not None:
302             ultima_pos_B = pos_B
303
304     return pos_A_turni, pos_B_turni
305
306
307 def eval_batch(W_AB, W_BA, messaggio, n_trial, seed0):
308     """Valutazione pulita: pesi congelati, niente rumore esplorativo.
309     Schema turni: 0=messaggio(A) 1=B ascolta 2=silenzio 3=A ascolta
310     4=silenzio 5=B ascolta 6=silenzio 7=A ascolta.
311     Il confronto per A va fatto contro il turno di silenzio subito prima
312     (2 per il turno 3, 6 per il turno 7): senza input esterno in quel
313     turno di silenzio A e' gia' quello che sara' -- solo un cambiamento
314     da li' al turno di ascolto successivo indica una vera risposta a B."""
315     successi_B1, successi_A3, successi_B2, successi_A7 = 0, 0, 0, 0
316     pos_B_ok, pos_A_ok = [], []
317     for k in range(n_trial):
318         rng = np.random.RandomState(seed0 + k)
319         pos_A, pos_B = run_episode(W_AB.copy(), W_BA.copy(), messaggio, rng, train=False)
320         if pos_B[1] is not None:
321             successi_B1 += 1
322             pos_B_ok.append(pos_B[1])
323         if pos_A[3] is not None and (pos_A[2] is None or abs(circ_dist(pos_A[3]-pos_A[2])) >
324             0.02):
325             successi_A3 += 1
326             pos_A_ok.append(pos_A[3])
327         if pos_B[5] is not None:
328             successi_B2 += 1
329         if pos_A[7] is not None and (pos_A[6] is None or abs(circ_dist(pos_A[7]-pos_A[6])) >
330             0.02):
331             successi_A7 += 1
332     return {
333         'tasso_B1': successi_B1/n_trial,
334         'tasso_A3': successi_A3/n_trial,
335         'tasso_B2': successi_B2/n_trial,
336         'tasso_A7': successi_A7/n_trial,
337         'std_B': np.std(pos_B_ok) if len(pos_B_ok) > 1 else None,
338         'std_A': np.std(pos_A_ok) if len(pos_A_ok) > 1 else None,
339         'media_B': np.mean(pos_B_ok) if pos_B_ok else None,
340     }
341
342 if __name__ == '__main__':
343     MESSAGGI = [0.10, 0.40, 0.70]
344     N_EPISODES = 18000
345     EVAL_EVERY = 500
346     N_TRIAL_EVAL = 15
347
348     W_AB = init_weak_bias(OFFSET_AB_INNATO, W_INIT_SCALE)
349     W_BA = init_weak_bias(OFFSET_BA_INNATO, W_INIT_SCALE)
350
351     print("=" * 70)
352     print(f"SETUP: {len(MESSAGGI)} messaggi = {MESSAGGI}, stessa coppia di sinapsi condivisa")
353
354     print("=" * 70)
355     W_AB_iniziale = W_AB.copy()
356     W_BA_iniziale = W_BA.copy()
357
358     print("\n" + "=" * 70)
359     print("BASELINE (pre-training), per ciascun messaggio")
360     print("=" * 70)
361     for m in MESSAGGI:
362         b = eval_batch(W_AB, W_BA, m, n_trial=15, seed0=0)
363         print(f"x={m:.2f}: B(t1)={b['tasso_B1']*100:.0f}% A(t3)={b['tasso_A3']*100:.0f}% "
364             f"B(t5)={b['tasso_B2']*100:.0f}% A(t7)={b['tasso_A7']*100:.0f}%")
365
366     print("\n" + "=" * 70)
367     print(f"TRAINING: {N_EPISODES} episodi ({WARMUP_EPISODES} di riscaldamento solo A->B), ")

```

```

366         f"messaggi alternati in round-robin (esposizione garantita identica) tra {MESSAGGI}"
367     )
368     print("=" * 70)
369     rng_train = np.random.RandomState(42)
370     picco_W_AB_storia = []
371     picco_W_BA_storia = []
372     episodi_check = []
373     curva_min_per_messaggio = {m: [] for m in MESSAGGI}
374
375     for ep in range(N_EPISODES):
376         allena_BA = ep >= WARMUP_EPISODES
377         messaggio = MESSAGGI[ep % len(MESSAGGI)]
378         run_episode(W_AB, W_BA, messaggio, rng_train, train=True, allena_BA=allena_BA)
379         W_AB *= DECAY_PER_EPISODE
380         if allena_BA:
381             W_BA *= DECAY_PER_EPISODE
382         picco_W_AB_storia.append(W_AB.max())
383         picco_W_BA_storia.append(W_BA.max())
384
385         if ep % EVAL_EVERY == 0 or ep == N_EPISODES - 1:
386             episodi_check.append(ep)
387             fase = "riscaldamento" if not allena_BA else "entrambi i canali"
388             riga = f" episodio {ep:4d} ({fase}):"
389             for m in MESSAGGI:
390                 r = eval_batch(W_AB, W_BA, m, n_trial=N_TRIAL_EVAL, seed0=90000 + ep)
391                 minimo = min(r['tasso_B1'], r['tasso_A3'], r['tasso_B2'], r['tasso_A7'])
392                 curva_min_per_messaggio[m].append(minimo)
393                 riga += f" x={m:.2f} peggiore-dei-4={minimo*100:5.1f}%"
394             print(riga)
395
396     print("\n" + "=" * 70)
397     print("DOPO IL TRAINING: valutazione pulita per ciascun messaggio")
398     print("=" * 70)
399     dopo_per_messaggio = {}
400     for m in MESSAGGI:
401         dopo = eval_batch(W_AB, W_BA, m, n_trial=40, seed0=9000)
402         dopo_per_messaggio[m] = dopo
403         print(f" x={m:.2f}: B(t1)={dopo['tasso_B1']*100:5.0f}% A(t3)={dopo['tasso_A3']*100:5.0f}% "
404               f"B(t5)={dopo['tasso_B2']*100:5.0f}% A(t7)={dopo['tasso_A7']*100:5.0f}%")
405         if dopo['media_B'] is not None:
406             offset = circ_dist(dopo['media_B'] - m)
407             print(f" offset A->B appreso: {offset:.3f} (bias innato: {OFFSET_AB_INNATO})")
408
409     print("\n" + "=" * 70)
410     print("RISULTATO: interferenza tra i messaggi?")
411     print("=" * 70)
412     print(f" Picco finale W_AB: {W_AB.max():.4f} Picco finale W_BA: {W_BA.max():.4f}")
413     tutti_i_tassi = [v for d in dopo_per_messaggio.values()
414                      for v in (d['tasso_B1'], d['tasso_A3'], d['tasso_B2'], d['tasso_A7'])]
415     offsets = [circ_dist(dopo_per_messaggio[m]['media_B'] - m) for m in MESSAGGI
416                if dopo_per_messaggio[m]['media_B'] is not None]
417     offset_spread = (max(offsets) - min(offsets)) if len(offsets) > 1 else None
418     if min(tutti_i_tassi) >= 0.9:
419         print(" >>> Nessuna interferenza rilevabile: entrambi i messaggi, con la STESSA coppia "
420               "di sinapsi condivisa, arrivano al 100% (o quasi) su tutti e quattro gli scambi. "
421               " ")
422         f"Gli offset appresi per i due messaggi sono {[f'{o:.3f}' for o in offsets]} -- "
423         " ")
424         f"differiscono di {offset_spread:.3f} tra loro, se fosse pura sovrapposizione "
425         "casuale ci aspetteremmo che collassassero sullo stesso valore o si "
426         "distruggessero a vicenda; non e' successo. <<<")
427     elif min(tutti_i_tassi) < 0.5:
428         print(" >>> Interferenza rilevabile: almeno un messaggio non ha raggiunto un livello "
429               "affidabile -- puo' darsi che il budget di training condiviso non sia ancora "
430               "sufficiente per consolidare piu' associazioni (ciascun messaggio riceve solo "
431               "una frazione degli episodi totali), non necessariamente vera interferenza "

```

```

429         "distruttiva. Verificare le curve per-messaggio nel grafico. <<<")
430     else:
431         print(" >>> Risultato misto: alcuni scambi sono affidabili, altri no -- vedi il "
432               "dettaglio sopra per capire quali. <<<")
433
434     fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(12, 9))
435
436     colori = ['C3', 'C0', 'C2', 'C4']
437     for i, m in enumerate(MESSAGGI):
438         axes[0, 0].plot(episodi_check, curva_min_per_messaggio[m], 'o-',
439                        color=colori[i % len(colori)], label=f'messaggio x={m:.2f}')
440     axes[0, 0].axvline(WARMUP_EPISODES, color='gray', linestyle=':', label='fine
441                        riscaldamento')
442     axes[0, 0].set_xlabel('Episodio di training')
443     axes[0, 0].set_ylabel('Tasso di successo del PEGGIORE dei 4 scambi')
444     axes[0, 0].set_title("Un messaggio degrada l'altro? (valutazione pulita, periodica)")
445     axes[0, 0].legend(fontsize=8)
446     axes[0, 0].grid(alpha=0.3)
447     axes[0, 0].set_ylim(-0.05, 1.05)
448
449     axes[0, 1].plot(picco_W_AB_storia, color='C3', label='W_AB (A->B)')
450     axes[0, 1].plot(picco_W_BA_storia, color='C0', label='W_BA (B->A)')
451     axes[0, 1].axvline(WARMUP_EPISODES, color='gray', linestyle=':', label='fine
452                        riscaldamento')
453     axes[0, 1].set_xlabel('Episodio di training')
454     axes[0, 1].set_ylabel('Peso massimo')
455     axes[0, 1].set_title("Consolidamento delle due sinapsi (condivise fra i messaggi)")
456     axes[0, 1].legend(fontsize=8, loc='upper left')
457     axes[0, 1].grid(alpha=0.3)
458
459     im0 = axes[1, 0].imshow(W_AB_iniziale, origin='lower', extent=[0, 1, 0, 1],
460                            cmap='viridis', vmin=0, vmax=W_AB.max())
461     axes[1, 0].set_xlabel('Posizione post (B)')
462     axes[1, 0].set_ylabel('Posizione pre (A)')
463     axes[1, 0].set_title('W_AB PRIMA del training (bias innato debole)')
464     plt.colorbar(im0, ax=axes[1, 0])
465
466     im1 = axes[1, 1].imshow(W_AB, origin='lower', extent=[0, 1, 0, 1],
467                            cmap='viridis', vmin=0, vmax=W_AB.max())
468     axes[1, 1].set_xlabel('Posizione post (B)')
469     axes[1, 1].set_ylabel('Posizione pre (A)')
470     axes[1, 1].set_title(f'W_AB DOPO il training -- righe attese vicino a x={MESSAGGI}')
471     plt.colorbar(im1, ax=axes[1, 1])
472
473     plt.tight_layout()
474     plt.savefig('dialogo_multi_repulsione_3msg.png', dpi=150)
475     print("\nGrafico salvato in dialogo_multi_repulsione_3msg.png")

```

Codice sorgente: dialogo_multi_scoperta_locale.py

```

1  """
2  Estensione di dialogo_multi_repulsione_3msg.py e dialogo_multi_repulsione_annealing.py:
3  entrambi avevano mostrato che una repulsione abbastanza forte da separare le
4  tre righe primarie (visibile e pulita nella mappa dei pesi) lascia comunque
5  il consolidamento debole (picco W_AB ~0.006-0.007, contro ~0.04 della
6  repulsione debole che però collide). Annealing (repulsione alta poi
7  decadente) non ha risolto la tensione.
8
9  Ipotesi diversa qui: il problema non è la FORZA della repulsione ma il
10 fatto che resti attiva per TUTTO il training. Anche dopo che un messaggio
11 ha trovato una zona, ogni nuovo tentativo esplorativo continua a essere
12 ripescato dalla distribuzione repulsiva GLOBALE, che si sposta leggermente
13 ogni volta che ALTRI messaggi si allenano (la loro occupazione cambia) --
14 impedendo al rinforzo di concentrarsi in un punto stabile anche a
15 separazione già ottenuta.
16
17 Correzione: due fasi per messaggio, non una sola strategia fissa per tutto

```



```

18 | il training. Finche' un messaggio non ha ancora trovato una prima risposta
19 | valida, esplorazione repulsiva (come prima, serve a separare le scoperte).
20 | Una volta trovata, esplorazione LOCALE (piccolo jitter attorno alla
21 | posizione gia' scoperta) invece di continuare a ripescare dalla
22 | distribuzione globale -- il consolidamento non dipende piu' da cosa
23 | succede altrove nella matrice.
24 |
25 | --- docstring originale di dialogo_multi_repulsione_3msg.py, per riferimento ---
26 |
27 | Estensione di dialogo_multi_repulsione.py: la' l'esplorazione repulsiva
28 | (pescare l'impulso esplorativo evitando le zone di B gia' rivendicate da
29 | ALTRI messaggi) aveva risolto quasi del tutto l'interferenza osservata con
30 | 2 messaggi (7 scambi su 8 al 100%). Domanda di scalabilita': la stessa
31 | correzione regge anche con 3 messaggi, con un budget di training scalato
32 | in proporzione (WARMUP e N_EPISODES triplicati rispetto alla versione a 2
33 | messaggi, per dare a ciascun messaggio lo stesso numero di episodi
34 | effettivi)? Nessun cambiamento all'algoritmo stesso: il codice era gia'
35 | scritto in modo generico rispetto al numero di messaggi (round-robin via
36 | ep % len(MESSAGGI)).
37 |
38 | Messaggi usati: 0.10, 0.40, 0.70 (spaziatura uniforme di 0.30 sull'anello,
39 | stessa logica di contextual_policy.py con i suoi 3 contesti).
40 |
41 | --- docstring originale di dialogo_multi_repulsione.py, per riferimento ---
42 |
43 | Estensione di dialogo_stdp_adattamento.py: la' un solo messaggio fisso
44 | (x=0.40) imparava uno scambio bidirezionale perfettamente affidabile in
45 | entrambe le direzioni. Qui la domanda e' se la STESSA coppia di sinapsi
46 | W_AB/W_BA puo' imparare a distinguere PIU' messaggi diversi senza che si
47 | interferiscano a vicenda -- il vero test di generalizzazione, nello
48 | stesso spirito di contextual_policy.py (che estende rl_bandit.py da un
49 | singolo contesto a piu' contesti).
50 |
51 | Messaggi usati: 0.15 e 0.65 (distanza circolare ~0.5, il piu' possibile
52 | separati sull'anello). Ogni episodio ne sceglie uno a caso, cosi' come
53 | contextual_policy.py sceglie un contesto a caso a ogni prova. Le sinapsi
54 | restano matrici N x N condivise fra tutti i messaggi -- se i due messaggi
55 | sono abbastanza separati rispetto alla larghezza del kernel Hebbiano
56 | (SIGMA_W=0.05, quindi le due "zone" occupano regioni ben distinte della
57 | matrice), l'aspettativa e' che NON interferiscano; il codice sotto lo
58 | verifica invece di assumerlo, con una valutazione pulita per messaggio a
59 | fine training e un controllo esplicito sull'ALTRO messaggio ogni volta che
60 | se ne allena uno (per scoprire un eventuale degrado nel tempo).
61 |
62 | Riassunto di dialogo_stdp_adattamento.py (di cui questo file eredita tutta
63 | la meccanica): il canale A->B si consolida con successo (0% -> 100%) usando
64 | adattamento a soglia di scarica + rumore esplorativo + rinforzo Hebbiano di
65 | fine turno. Il canale di ritorno B->A era piu' lento (bersaglio mobile nei
66 | primi episodi) ma si risolve con una fase di riscaldamento (solo A->B) e
67 | un tasso di apprendimento piu' alto per B->A. Con un solo messaggio,
68 | tutti e quattro gli scambi verificati (B al turno 1 e 5, A al turno 3 e 7)
69 | arrivano al 100% di affidabilita' in valutazione pulita.
70 |
71 | AGGIORNAMENTO: dialogo_multi_messaggio.py aveva gia' risposto alla domanda
72 | di questo file, ma non come sperato. Con due messaggi (0.15 e 0.65) il
73 | canale B->A restava pulito al 100% per entrambi su due run indipendenti
74 | (anche con esposizione garantita identica, round-robin), ma il canale
75 | A->B mostrava un'interferenza competitiva reale: un solo messaggio vinceva
76 | e arrivava al 100%, l'altro crollava a 0% -- e CAMBIANDO run cambiava
77 | quale dei due vinceva, escludendo che fosse solo esposizione ineguale.
78 |
79 | Qui si prova una correzione mirata proprio a quel meccanismo: una
80 | NORMALIZZAZIONE OMEOSTATICA del totale dei pesi in ENTRATA su ogni
81 | neurone di B (il totale di ogni colonna di W_AB non puo' superare un
82 | tetto fisso, W_AB_COL_CAP). L'idea, motivata biologicamente (i neuroni
83 | veri regolano omeostaticamente il totale delle proprie sinapsi in
84 | entrata): se i due messaggi competono per la STESSA zona di risposta in
85 | B, la normalizzazione impedisce a uno dei due di saturarla del tutto a

```

```

86 | spese dell'altro; se invece puntano a zone diverse, non li tocca. Un
87 | test di regressione con un solo messaggio conferma che la normalizzazione
88 | non interferisce con l'apprendimento quando non c'e' competizione (il
89 | totale di colonna resta ben sotto il tetto per tutto il training).
90 | """
91 |
92 | import numpy as np
93 | import matplotlib
94 | matplotlib.use('Agg')
95 | import matplotlib.pyplot as plt
96 |
97 |
98 | def circ_dist(d):
99 |     return 0.5 - np.abs(np.abs(d) - 0.5)
100 |
101 |
102 | N = 200
103 | x = np.arange(N) / N
104 | tau = 10.0
105 | dt = 0.2
106 |
107 | A_exc = 20.0
108 | sigma_exc = 0.05
109 | global_inhib = 5.0
110 | r_max = 5.0
111 | stim_strength = 3.0
112 | stim_width = 0.03
113 | stim_duration_ms = 80
114 |
115 | d_matrix = circ_dist(x[:, None] - x[None, :])
116 | J_exc = A_exc * np.exp(-d_matrix**2 / (2*sigma_exc**2))
117 |
118 | COUPLING_STRENGTH = 1.3
119 | T_TURN = 200
120 | # schema dei turni con un turno di silenzio/recupero tra un ascolto e
121 | # l'altro (verificato necessario: senza il silenzio, il tentativo di
122 | # ascolto immediatamente successivo a un turno di parola arriva mentre
123 | # l'adattamento e' ancora al culmine e non si accende quasi mai -- vedi
124 | # docstring)
125 | SCHEDULE = [None, 'B', None, 'A', None, 'B', None, 'A']
126 | N_TURNS = len(SCHEDULE)
127 | steps_per_turn = int(T_TURN/dt)
128 |
129 | # bias innato: stessa forma delle mappe fisse di dialogo_ring_attractor.py,
130 | # ma scalato troppo debole per bastare da solo (verificato sotto)
131 | OFFSET_AB_INNATO = 0.3
132 | OFFSET_BA_INNATO = 0.2
133 | # calibrato empiricamente (vedi note): la transizione da "nessun bump" a
134 | # "bump certo" in B e' un'accensione tutto-o-niente tra scale=0.0025 e 0.003
135 | # (l'attrattore B e' bistabile, non risponde linearmente all'input in ingresso)
136 | # -- si parte apposta sotto quella soglia, cosi' l'ignizione iniziale dipende
137 | # solo dal rumore esplorativo, non dal bias innato da solo
138 | W_INIT_SCALE = 0.0018
139 | SIGMA_W = 0.05
140 | W_MAX = 2.5
141 | ETA = 0.0001
142 | # tentativo di correzione dell'interferenza osservata in dialogo_multi_messaggio.py
143 | # (con esposizione uguale garantita in round-robin, un messaggio arrivava
144 | # comunque al 100% e l'altro crollava a 0% su A->B, mentre B->A restava
145 | # sempre pulito): normalizzazione omeostatica del totale dei pesi in entrata
146 | # su ogni neurone di B. Cap stimato da un run di riferimento a un solo
147 | # messaggio (dialogo_stdp_adattamento.py, picco W_AB=0.0476 -- somma di
148 | # colonna stimata -picco*sigma_w*sqrt(2*pi)*N =~ 1.2): il cap e' fissato un
149 | # po' sopra quel valore, cosi' un singolo messaggio ha ancora spazio per
150 | # diventare autosufficiente, ma due messaggi che puntano alla stessa zona
151 | # di B non possono piu' saturarla entrambi senza competere per lo stesso
152 | # budget
153 | W_AB_COL_CAP = 1.5

```

```

154 # repulsione dell'esplorazione: quanto pesare in meno una zona gia'
155 # occupata (somma di colonna) quando si sceglie una posizione casuale per
156 # il rumore esplorativo. A REPULSIONE=5, una zona con occupazione-1.0 (gia'
157 # ben rivendicata) ha 1/6 della probabilita' di una zona libera.
158 # Con 3 messaggi (che generano anche le proprie associazioni derivate di
159 # turno 5) servono piu' "slot" distinti sull'anello che con 2 -- una prima
160 # run a REPULSIONE=5 ha mostrato una sola associazione derivata dominare
161 # a spese delle tre righe primarie, con un'instabilita' persistente fino a
162 # fine training invece di stabilizzarsi come con 2 messaggi. Qui la
163 # repulsione e' rinforzata (x4) per scoraggiare piu' decisamente le
164 # collisioni quando i contendenti per lo spazio disponibile sono di piu'
165 REPULSIONE_ESPLORAZIONE = 10.0
166 # larghezza del jitter usato per l'esplorazione LOCALE una volta che un
167 # messaggio ha gia' scoperto una prima risposta valida (vedi
168 # campiona_esplorazione per la logica completa a due fasi)
169 JITTER_LOCALE_STD = 0.02
170 # B->A ha un tasso di successo durante il training piu' basso di A->B (vedi
171 # dialogo_stdp_adattamento.png della run precedente: ~100% vs ~65-80%), e
172 # soprattutto nei primi episodi la posizione di B stessa non si e' ancora
173 # stabilizzata -- rinforzare un bersaglio che si sposta episodio per
174 # episodio diluisce il rinforzo Hebbiano invece di concentrarlo. ETA_BA
175 # piu' alto compensa il minor numero di eventi di rinforzo utili
176 ETA_BA = 0.0003
177 # fase di riscaldamento: per i primi WARMUP_EPISODES si allena solo A->B
178 # (W_BA resta congelata al bias innato) cosi' che, quando B->A comincia
179 # davvero ad imparare, la posizione di B a cui deve puntare sia gia'
180 # stabile -- altrimenti gli episodi iniziali sprecano rinforzo su un
181 # bersaglio mobile (verificato: senza questa fase B->A cresce ~7 volte
182 # piu' lento di A->B in 2000 episodi). Con piu' messaggi il budget si
183 # divide tra loro (round-robin), quindi qui e' scalato in proporzione al
184 # numero di messaggi per dare a CIASCUNO lo stesso numero di episodi di
185 # riscaldamento (~400) della versione a un solo messaggio -- con 3
186 # messaggi serve il triplo rispetto alla versione a 2
187 WARMUP_EPISODES = 1200
188 DECAY_PER_EPISODE = 0.999
189 # esplorazione: un impulso a posizione casuale, stessa forma/durata del
190 # messaggio vero, ma troppo debole per accendere un bump DA SOLO (soglia di
191 # accensione solitaria verificata a strength-0.0036 con questa durata --
192 # 0.003 sta sotto). Solo quando l'impulso casuale capita vicino alla zona
193 # gia' favorita dal bias innato, la somma dei due basta a superare la soglia
194 # -- rumore incoerente puro (provato prima: rumore bianco indipendente per
195 # passo) non ha mai acceso nulla in 40 episodi, perche' la costante di tempo
196 # della rete (tau=10ms) lo media via prima che si accumuli in un punto
197 EXPLORATION_PULSE_STRENGTH = 0.0080
198 EXPLORATION_PULSE_DURATION_MS = stim_duration_ms
199
200 # adattamento: calibrato con un ring isolato (vedi note nel docstring) --
201 # a gain=0.25, tau=200ms un bump segue picco/turno = 5.00 -> 2.71 -> 0.00,
202 # cioe' pieno per un turno, affievolito nel successivo, spento nel terzo
203 GAIN_ADAPT = 0.25
204 TAU_ADAPT = 200.0
205
206
207 def F(u):
208     return np.clip(u, 0, r_max)
209
210
211 def bump_pos(r):
212     return x[np.argmax(r)] if r.max() > 0.5 else None
213
214
215 def init_weak_bias(offset, scale):
216     target = (x[:, None] + offset) % 1.0
217     d = circ_dist(x[None, :] - target)
218     return scale * np.exp(-d**2/(2*SIGMA_W**2))
219
220
221 def hebbian_bump(pos_pre, pos_post):

```

```

222 kern_pre = np.exp(-circ_dist(x-pos_pre)**2/(2*SIGMA_W**2))
223 kern_post = np.exp(-circ_dist(x-pos_post)**2/(2*SIGMA_W**2))
224 return np.outer(kern_pre, kern_post)
225
226
227 def normalizza_colonne(W, cap):
228     """Scaling omeostatico: il totale dei pesi in ENTRATA su ogni neurone
229     di B (colonna di W_AB) non puo' superare 'cap'. Se due messaggi
230     competono per la stessa zona di B, questo impedisce a uno dei due di
231     monopolizzare quella colonna a spese dell'altro -- senza impedire a
232     messaggi che puntano a zone DIVERSE di crescere ciascuno per conto suo."""
233     somme = W.sum(axis=0)
234     fattore = np.minimum(1.0, cap / np.maximum(somme, 1e-12))
235     W *= fattore[None, :]
236
237
238 def campiona_esplorazione_repulsiva(rng, W, pos_propria):
239     """Invece di una posizione uniforme casuale, pesca preferendo le zone
240     ANCORA POCO occupate della matrice (somma di colonna bassa) -- ma
241     contando solo l'occupazione dovuta ad ALTRE righe (altri messaggi),
242     non alla propria: altrimenti un messaggio verrebbe respinto dalla sua
243     stessa zona proprio mentre sta cercando di consolidarla, sabotando il
244     bootstrap. L'ipotesi e' che senza questa repulsione la ricerca casuale
245     di piu' messaggi tenda a riscoprire per puro caso la stessa zona
246     "facile" dell'anello (lo stesso bias di posizione gia' documentato per
247     il ring attractor, sezione 9), non perche' competano davvero ma perche'
248     la ricerca non ha memoria di cosa e' gia' stato trovato da altri."""
249     peso_riga_propria = np.exp(-circ_dist(x-pos_propria)**2/(2*SIGMA_W**2))
250     contributo_proprio = np.outer(peso_riga_propria, np.ones(N)) * W
251     occupazione_altri = W.sum(axis=0) - contributo_proprio.sum(axis=0)
252     occupazione_altri = np.maximum(occupazione_altri, 0.0)
253     peso = 1.0 / (1.0 + REPULSIONE_ESPLORAZIONE * occupazione_altri)
254     peso /= peso.sum()
255     return rng.choice(x, p=peso)
256
257
258 def campiona_esplorazione(rng, W, pos_propria, scoperta):
259     """Due fasi, non una sola strategia per tutto il training. Finche' un
260     messaggio non ha ancora trovato UNA risposta valida, usa la ricerca
261     repulsiva (evita le zone gia' rivendicate da altri messaggi -- serve a
262     separare le scoperte). Una volta trovata una prima risposta, passa a
263     un'esplorazione LOCALE (piccolo jitter attorno alla posizione gia'
264     scoperta) invece di continuare a ripescare dalla distribuzione globale
265     repulsiva -- che altrimenti resta influenzata da come cambia
266     l'occupazione ALTRUI durante tutto il resto del training, impedendo al
267     rinforzo di concentrarsi in un punto stabile anche dopo che le zone
268     sono gia' separate (l'ipotesi diagnosticata dopo i tentativi con
269     repulsione fissa e con annealing, entrambi rimasti deboli in magnitudo
270     anche a separazione ottenuta)."""
271     if scoperta is not None:
272         return (scoperta + rng.normal(0, JITTER_LOCALE_STD)) % 1.0
273     return campiona_esplorazione_repulsiva(rng, W, pos_propria)
274
275
276 def run_episode(W_AB, W_BA, messaggio, rng, train, allena_BA=True, scoperta_B=None):
277     rA = np.zeros(N)
278     rB = np.zeros(N)
279     aA = np.zeros(N)
280     aB = np.zeros(N)
281     stim_profile = stim_strength * np.exp(-circ_dist(x-messaggio)**2/(2*stim_width**2))
282     stim_duration_steps = int(stim_duration_ms/dt)
283
284     pos_A_turni = []
285     pos_B_turni = []
286     # posizione dell'ULTIMO bump valido di ciascun ring, indipendentemente
287     # da quanti turni fa: serve per il rinforzo Hebbiano, perche' con
288     # l'adattamento chi ha "parlato" spesso si e' gia' spento per conto suo
289     # nel momento esatto in cui l'ascoltatore finisce di reagire -- leggere

```

```

290 # solo la posizione istantanea perderebbe quasi ogni coppia valida
291 ultima_pos_A, ultima_pos_B = None, None
292
293 explore_duration_steps = int(EXPLORATION_PULSE_DURATION_MS/dt)
294
295 for turn, listener in enumerate(SCHEDULE):
296
297     if train and listener == 'B':
298         explore_pos = campiona_esplorazione(rng, W_AB, messaggio, scoperta_B)
299         explore_profile = EXPLORATION_PULSE_STRENGTH * np.exp(
300             -circ_dist(x-explore_pos)**2/(2*stim_width**2))
301     elif train and listener == 'A':
302         pos_riferimento_B = ultima_pos_B if ultima_pos_B is not None else messaggio
303         explore_pos = campiona_esplorazione_repulsiva(rng, W_BA, pos_riferimento_B)
304         explore_profile = EXPLORATION_PULSE_STRENGTH * np.exp(
305             -circ_dist(x-explore_pos)**2/(2*stim_width**2))
306     else:
307         explore_profile = np.zeros(N)
308
309     for step_in_turn in range(steps_per_turn):
310         I_ext_A = stim_profile if (turn == 0 and step_in_turn < stim_duration_steps) else
311             0.0
312
313         explore_now = explore_profile if (train and step_in_turn < explore_duration_steps)
314             else np.zeros(N)
315         explore_A = explore_now if listener == 'A' else np.zeros(N)
316         explore_B = explore_now if listener == 'B' else np.zeros(N)
317
318         cross_to_A = COUPLING_STRENGTH * (rB @ W_BA) / N if listener == 'A' else np.zeros(
319             N)
320         cross_to_B = COUPLING_STRENGTH * (rA @ W_AB) / N if listener == 'B' else np.zeros(
321             N)
322
323         rec_A = J_exc @ rA / N - global_inhib*rA.mean()
324         rA_new = rA + dt*(-rA + F(rec_A + I_ext_A + cross_to_A + explore_A - aA)) / tau
325         aA = aA + dt*(-aA + GAIN_ADAPT*rA) / TAU_ADAPT
326         rA = rA_new
327
328         rec_B = J_exc @ rB / N - global_inhib*rB.mean()
329         rB_new = rB + dt*(-rB + F(rec_B + cross_to_B + explore_B - aB)) / tau
330         aB = aB + dt*(-aB + GAIN_ADAPT*rB) / TAU_ADAPT
331         rB = rB_new
332
333         pos_A = bump_pos(rA)
334         pos_B = bump_pos(rB)
335         pos_A_turni.append(pos_A)
336         pos_B_turni.append(pos_B)
337
338     if train and listener == 'B':
339         parlante_A = pos_A if pos_A is not None else ultima_pos_A
340         if parlante_A is not None and pos_B is not None:
341             W_AB += ETA * hebbian_bump(parlante_A, pos_B)
342             np.clip(W_AB, 0, W_MAX, out=W_AB)
343             normalizza_colonne(W_AB, W_AB_COL_CAP)
344     elif train and listener == 'A' and allena_BA:
345         parlante_B = pos_B if pos_B is not None else ultima_pos_B
346         if parlante_B is not None and pos_A is not None:
347             W_BA += ETA_BA * hebbian_bump(parlante_B, pos_A)
348             np.clip(W_BA, 0, W_MAX, out=W_BA)
349
350     if pos_A is not None:
351         ultima_pos_A = pos_A
352     if pos_B is not None:
353         ultima_pos_B = pos_B
354
355 return pos_A_turni, pos_B_turni

```

```

354 def eval_batch(W_AB, W_BA, messaggio, n_trial, seed0):
355     """Valutazione pulita: pesi congelati, niente rumore esplorativo.
356     Schema turni: 0=messaggio(A) 1=B ascolta 2=silenzio 3=A ascolta
357     4=silenzio 5=B ascolta 6=silenzio 7=A ascolta.
358     Il confronto per A va fatto contro il turno di silenzio subito prima
359     (2 per il turno 3, 6 per il turno 7): senza input esterno in quel
360     turno di silenzio A e' gia' quello che sara' -- solo un cambiamento
361     da li' al turno di ascolto successivo indica una vera risposta a B."""
362     successi_B1, successi_A3, successi_B2, successi_A7 = 0, 0, 0, 0
363     pos_B_ok, pos_A_ok = [], []
364     for k in range(n_trial):
365         rng = np.random.RandomState(seed0 + k)
366         pos_A, pos_B = run_episode(W_AB.copy(), W_BA.copy(), messaggio, rng, train=False)
367         if pos_B[1] is not None:
368             successi_B1 += 1
369             pos_B_ok.append(pos_B[1])
370         if pos_A[3] is not None and (pos_A[2] is None or abs(circ_dist(pos_A[3]-pos_A[2])) >
371             0.02):
372             successi_A3 += 1
373             pos_A_ok.append(pos_A[3])
374         if pos_B[5] is not None:
375             successi_B2 += 1
376         if pos_A[7] is not None and (pos_A[6] is None or abs(circ_dist(pos_A[7]-pos_A[6])) >
377             0.02):
378             successi_A7 += 1
379     return {
380         'tasso_B1': successi_B1/n_trial,
381         'tasso_A3': successi_A3/n_trial,
382         'tasso_B2': successi_B2/n_trial,
383         'tasso_A7': successi_A7/n_trial,
384         'std_B': np.std(pos_B_ok) if len(pos_B_ok) > 1 else None,
385         'std_A': np.std(pos_A_ok) if len(pos_A_ok) > 1 else None,
386         'media_B': np.mean(pos_B_ok) if pos_B_ok else None,
387     }
388
389 if __name__ == '__main__':
390     MESSAGGI = [0.10, 0.40, 0.70]
391     N_EPISODES = 13500
392     EVAL_EVERY = 500
393     N_TRIAL_EVAL = 15
394
395     W_AB = init_weak_bias(OFFSET_AB_INNATO, W_INIT_SCALE)
396     W_BA = init_weak_bias(OFFSET_BA_INNATO, W_INIT_SCALE)
397
398     print("=" * 70)
399     print(f"SETUP: {len(MESSAGGI)} messaggi = {MESSAGGI}, stessa coppia di sinapsi condivisa")
400
401     print("=" * 70)
402     W_AB_iniziale = W_AB.copy()
403     W_BA_iniziale = W_BA.copy()
404
405     print("\n" + "=" * 70)
406     print("BASELINE (pre-training), per ciascun messaggio")
407     print("=" * 70)
408     for m in MESSAGGI:
409         b = eval_batch(W_AB, W_BA, m, n_trial=15, seed0=0)
410         print(f" x={m:.2f}: B(t1)={b['tasso_B1']*100:.0f}% A(t3)={b['tasso_A3']*100:.0f}% "
411             f"B(t5)={b['tasso_B2']*100:.0f}% A(t7)={b['tasso_A7']*100:.0f}%")
412
413     print("\n" + "=" * 70)
414     print(f"TRAINING: {N_EPISODES} episodi ({WARMUP_EPISODES} di riscaldamento solo A->B), "
415         f"messaggi alternati in round-robin (esposizione garantita identica) tra {MESSAGGI}")
416
417     print("=" * 70)
418     rng_train = np.random.RandomState(42)
419     picco_W_AB_storia = []
420     picco_W_BA_storia = []

```

```

418 episodi_check = []
419 curva_min_per_messaggio = {m: [] for m in MESSAGGI}
420 scoperta_B = {m: None for m in MESSAGGI}
421
422 for ep in range(N_EPISODES):
423     allena_BA = ep >= WARMUP_EPISODES
424     messaggio = MESSAGGI[ep % len(MESSAGGI)]
425     pos_A, pos_B = run_episode(W_AB, W_BA, messaggio, rng_train, train=True,
426                               allena_BA=allena_BA, scoperta_B=scoperta_B[messaggio])
427     if pos_B[1] is not None:
428         scoperta_B[messaggio] = pos_B[1]
429     W_AB *= DECAY_PER_EPISODE
430     if allena_BA:
431         W_BA *= DECAY_PER_EPISODE
432     picco_W_AB_storia.append(W_AB.max())
433     picco_W_BA_storia.append(W_BA.max())
434
435     if ep % EVAL EVERY == 0 or ep == N_EPISODES - 1:
436         episodi_check.append(ep)
437         fase = "riscaldamento" if not allena_BA else "entrambi i canali"
438         riga = f" episodio {ep:4d} ({fase}):"
439         for m in MESSAGGI:
440             r = eval_batch(W_AB, W_BA, m, n_trial=N_TRIAL_EVAL, seed0=90000 + ep)
441             minimo = min(r['tasso_B1'], r['tasso_A3'], r['tasso_B2'], r['tasso_A7'])
442             curva_min_per_messaggio[m].append(minimo)
443             riga += f" x={m:.2f} peggiore-dei-4={minimo*100:5.1f}%"
444         print(riga)
445
446 print("\n" + "=" * 70)
447 print("DOPO IL TRAINING: valutazione pulita per ciascun messaggio")
448 print("=" * 70)
449 dopo_per_messaggio = {}
450 for m in MESSAGGI:
451     dopo = eval_batch(W_AB, W_BA, m, n_trial=40, seed0=9000)
452     dopo_per_messaggio[m] = dopo
453     print(f" x={m:.2f}: B(t1)={dopo['tasso_B1']*100:5.0f}% A(t3)={dopo['tasso_A3']*100:5.0f}% "
454           f"B(t5)={dopo['tasso_B2']*100:5.0f}% A(t7)={dopo['tasso_A7']*100:5.0f}%")
455     if dopo['media_B'] is not None:
456         offset = circ_dist(dopo['media_B'] - m)
457         print(f" offset A>B appreso: {offset:.3f} (bias innato: {OFFSET_AB_INNATO})")
458
459 print("\n" + "=" * 70)
460 print("RISULTATO: interferenza tra i messaggi?")
461 print("=" * 70)
462 print(f" Picco finale W_AB: {W_AB.max():.4f} Picco finale W_BA: {W_BA.max():.4f}")
463 tutti_i_tassi = [v for d in dopo_per_messaggio.values()
464                  for v in (d['tasso_B1'], d['tasso_A3'], d['tasso_B2'], d['tasso_A7'])]
465 offsets = [circ_dist(dopo_per_messaggio[m]['media_B'] - m) for m in MESSAGGI
466            if dopo_per_messaggio[m]['media_B'] is not None]
467 offset_spread = (max(offsets) - min(offsets)) if len(offsets) > 1 else None
468 if min(tutti_i_tassi) >= 0.9:
469     print(" >>> Nessuna interferenza rilevabile: entrambi i messaggi, con la STESSA coppia "
470           "di sinapsi condivisa, arrivano al 100% (o quasi) su tutti e quattro gli scambi. "
471           "Gli offset appresi per i due messaggi sono {[f'{o:.3f}' for o in offsets]} -- "
472           "differiscono di {offset_spread:.3f} tra loro, se fosse pura sovrapposizione "
473           "casuale ci aspetteremmo che collassassero sullo stesso valore o si "
474           "distruggessero a vicenda; non e' successo. <<<")
475 elif min(tutti_i_tassi) < 0.5:
476     print(" >>> Interferenza rilevabile: almeno un messaggio non ha raggiunto un livello "
477           "affidabile -- puo' darsi che il budget di training condiviso non sia ancora "
478           "sufficiente per consolidare piu' associazioni (ciascun messaggio riceve solo "
479           "una frazione degli episodi totali), non necessariamente vera interferenza "
480           "distruttiva. Verificare le curve per-messaggio nel grafico. <<<")
481 else:

```

```

482     print(" >>> Risultato misto: alcuni scambi sono affidabili, altri no -- vedi il "
483           "dettaglio sopra per capire quali. <<<")
484
485     fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(12, 9))
486
487     colori = ['C3', 'C0', 'C2', 'C4']
488     for i, m in enumerate(MESSAGGI):
489         axes[0, 0].plot(episodi_check, curva_min_per_messaggio[m], 'o-',
490                        color=colori[i % len(colori)], label=f'messaggio x={m:.2f}')
491     axes[0, 0].axvline(WARMUP_EPISODES, color='gray', linestyle=':', label='fine
492                        riscaldamento')
493     axes[0, 0].set_xlabel('Episodio di training')
494     axes[0, 0].set_ylabel('Tasso di successo del PEGGIORE dei 4 scambi')
495     axes[0, 0].set_title("Un messaggio degrada l'altro? (valutazione pulita, periodica)")
496     axes[0, 0].legend(fontsize=8)
497     axes[0, 0].grid(alpha=0.3)
498     axes[0, 0].set_ylim(-0.05, 1.05)
499
500     axes[0, 1].plot(picco_W_AB_storia, color='C3', label='W_AB (A->B)')
501     axes[0, 1].plot(picco_W_BA_storia, color='C0', label='W_BA (B->A)')
502     axes[0, 1].axvline(WARMUP_EPISODES, color='gray', linestyle=':', label='fine
503                        riscaldamento')
504     axes[0, 1].set_xlabel('Episodio di training')
505     axes[0, 1].set_ylabel('Peso massimo')
506     axes[0, 1].set_title("Consolidamento delle due sinapsi (condivise fra i messaggi)")
507     axes[0, 1].legend(fontsize=8, loc='upper left')
508     axes[0, 1].grid(alpha=0.3)
509
510     im0 = axes[1, 0].imshow(W_AB_iniziale, origin='lower', extent=[0, 1, 0, 1],
511                            cmap='viridis', vmin=0, vmax=W_AB.max())
512     axes[1, 0].set_xlabel('Posizione post (B)')
513     axes[1, 0].set_ylabel('Posizione pre (A)')
514     axes[1, 0].set_title('W_AB PRIMA del training (bias innato debole)')
515     plt.colorbar(im0, ax=axes[1, 0])
516
517     im1 = axes[1, 1].imshow(W_AB, origin='lower', extent=[0, 1, 0, 1],
518                            cmap='viridis', vmin=0, vmax=W_AB.max())
519     axes[1, 1].set_xlabel('Posizione post (B)')
520     axes[1, 1].set_ylabel('Posizione pre (A)')
521     axes[1, 1].set_title(f'W_AB DOPO il training -- righe attese vicino a x={MESSAGGI}')
522     plt.colorbar(im1, ax=axes[1, 1])
523
524     plt.tight_layout()
525     plt.savefig('dialogo_multi_scoperta_locale.png', dpi=150)
526     print("\nGrafico salvato in dialogo_multi_scoperta_locale.png")

```

Codice sorgente: *dialogo_multi_scoperta_locale_montecarlo.py*

```

1  """
2  Verifica Monte Carlo di dialogo_multi_scoperta_locale.py: quella run aveva
3  dato 10/12 scambi riusciti, il migliore trovato, con un residuo (il terzo
4  messaggio, sempre l'ultimo del round-robin, non raggiunge le associazioni
5  di ordine piu' alto) attribuito a sfortuna nell'ordine di scoperta piuttosto
6  che a un limite strutturale nuovo -- ma un singolo seed casuale non basta a
7  dirlo con certezza (lo stesso principio statistico gia' applicato nel
8  progetto: PSTH su 25 prove indipendenti in sezione 2.11, rottura di
9  simmetria su 12 prove in 5.2.1).
10
11  Qui lo stesso esperimento (stessa configurazione, stesso codice, nessuna
12  modifica all'algoritmo) viene ripetuto con SEED diversi per rng_train --
13  l'unica vera fonte di casualita' (le posizioni esplorative scoperte). Se
14  l'ipotesi "sfortuna nell'ordine" e' corretta, il ruolo di "messaggio in
15  ritardo" dovrebbe ruotare tra i tre messaggi seed per seed, non cadere
16  sempre sullo stesso. Il seed si passa da riga di comando
17  (python3 dialogo_multi_scoperta_locale_montecarlo.py <seed>), cosi' le
18  repliche possono girare in parallelo invece che in sequenza.
19

```



```

20 --- docstring originale di dialogo_multi_scoperta_locale.py, per riferimento ---
21
22 Estensione di dialogo_multi_repulsione_3msg.py e dialogo_multi_repulsione_annealing.py:
23 entrambi avevano mostrato che una repulsione abbastanza forte da separare le
24 tre righe primarie (visibile e pulita nella mappa dei pesi) lascia comunque
25 il consolidamento debole (picco W_AB -0.006-0.007, contro -0.04 della
26 repulsione debole che pero' collide). Annealing (repulsione alta poi
27 decadente) non ha risolto la tensione.
28
29 Ipotesi diversa qui: il problema non e' la FORZA della repulsione ma il
30 fatto che resti attiva per TUTTO il training. Anche dopo che un messaggio
31 ha trovato una zona, ogni nuovo tentativo esplorativo continua a essere
32 ripescato dalla distribuzione repulsiva GLOBALE, che si sposta leggermente
33 ogni volta che ALTRI messaggi si allenano (la loro occupazione cambia) --
34 impedendo al rinforzo di concentrarsi in un punto stabile anche a
35 separazione gia' ottenuta.
36
37 Correzione: due fasi per messaggio, non una sola strategia fissa per tutto
38 il training. Finche' un messaggio non ha ancora trovato una prima risposta
39 valida, esplorazione repulsiva (come prima, serve a separare le scoperte).
40 Una volta trovata, esplorazione LOCALE (piccolo jitter attorno alla
41 posizione gia' scoperta) invece di continuare a ripescare dalla
42 distribuzione globale -- il consolidamento non dipende piu' da cosa
43 succede altrove nella matrice.
44
45 --- docstring originale di dialogo_multi_repulsione_3msg.py, per riferimento ---
46
47 Estensione di dialogo_multi_repulsione.py: la' l'esplorazione repulsiva
48 (pescare l'impulso esplorativo evitando le zone di B gia' rivendicate da
49 ALTRI messaggi) aveva risolto quasi del tutto l'interferenza osservata con
50 2 messaggi (7 scambi su 8 al 100%). Domanda di scalabilita': la stessa
51 correzione regge anche con 3 messaggi, con un budget di training scalato
52 in proporzione (WARMUP e N_EPISODES triplicati rispetto alla versione a 2
53 messaggi, per dare a ciascun messaggio lo stesso numero di episodi
54 effettivi)? Nessun cambiamento all'algoritmo stesso: il codice era gia'
55 scritto in modo generico rispetto al numero di messaggi (round-robin via
56 ep % len(MESSAGGI)).
57
58 Messaggi usati: 0.10, 0.40, 0.70 (spaziatura uniforme di 0.30 sull'anello,
59 stessa logica di contextual_policy.py con i suoi 3 contesti).
60
61 --- docstring originale di dialogo_multi_repulsione.py, per riferimento ---
62
63 Estensione di dialogo_stdp_adattamento.py: la' un solo messaggio fisso
64 (x=0.40) imparava uno scambio bidirezionale perfettamente affidabile in
65 entrambe le direzioni. Qui la domanda e' se la STESSA coppia di sinapsi
66 W_AB/W_BA puo' imparare a distinguere PIU' messaggi diversi senza che si
67 interferiscano a vicenda -- il vero test di generalizzazione, nello
68 stesso spirito di contextual_policy.py (che estende rl_bandit.py da un
69 singolo contesto a piu' contesti).
70
71 Messaggi usati: 0.15 e 0.65 (distanza circolare ~0.5, il piu' possibile
72 separati sull'anello). Ogni episodio ne sceglie uno a caso, cosi' come
73 contextual_policy.py sceglie un contesto a caso a ogni prova. Le sinapsi
74 restano matrici N x N condivise fra tutti i messaggi -- se i due messaggi
75 sono abbastanza separati rispetto alla larghezza del kernel Hebbiano
76 (SIGMA_W=0.05, quindi le due "zone" occupano regioni ben distinte della
77 matrice), l'aspettativa e' che NON interferiscano; il codice sotto lo
78 verifica invece di assumerlo, con una valutazione pulita per messaggio a
79 fine training e un controllo esplicito sull'ALTRO messaggio ogni volta che
80 se ne allena uno (per scoprire un eventuale degrado nel tempo).
81
82 Riassunto di dialogo_stdp_adattamento.py (di cui questo file eredita tutta
83 la meccanica): il canale A->B si consolida con successo (0% -> 100%) usando
84 adattamento a soglia di scarica + rumore esplorativo + rinforzo Hebbiano di
85 fine turno. Il canale di ritorno B->A era piu' lento (bersaglio mobile nei
86 primi episodi) ma si risolve con una fase di riscaldamento (solo A->B) e
87 un tasso di apprendimento piu' alto per B->A. Con un solo messaggio,

```

```

88 | tutti e quattro gli scambi verificati (B al turno 1 e 5, A al turno 3 e 7)
89 | arrivano al 100% di affidabilit  in valutazione pulita.
90 |
91 | AGGIORNAMENTO: dialogo_multi_messaggio.py aveva gi  risposto alla domanda
92 | di questo file, ma non come sperato. Con due messaggi (0.15 e 0.65) il
93 | canale B->A restava pulito al 100% per entrambi su due run indipendenti
94 | (anche con esposizione garantita identica, round-robin), ma il canale
95 | A->B mostrava un'interferenza competitiva reale: un solo messaggio vinceva
96 | e arrivava al 100%, l'altro crollava a 0% -- e CAMBIANDO run cambiava
97 | quale dei due vinceva, escludendo che fosse solo esposizione ineguale.
98 |
99 | Qui si prova una correzione mirata proprio a quel meccanismo: una
100 | NORMALIZZAZIONE OMEOSTATICA del totale dei pesi in ENTRATA su ogni
101 | neurone di B (il totale di ogni colonna di W_AB non puo' superare un
102 | tetto fisso, W_AB_COL_CAP). L'idea, motivata biologicamente (i neuroni
103 | veri regolano omeostaticamente il totale delle proprie sinapsi in
104 | entrata): se i due messaggi competono per la STESSA zona di risposta in
105 | B, la normalizzazione impedisce a uno dei due di saturarla del tutto a
106 | spese dell'altro; se invece puntano a zone diverse, non li tocca. Un
107 | test di regressione con un solo messaggio conferma che la normalizzazione
108 | non interferisce con l'apprendimento quando non c'  competizione (il
109 | totale di colonna resta ben sotto il tetto per tutto il training).
110 | """
111 |
112 | import sys
113 | import numpy as np
114 | import matplotlib
115 | matplotlib.use('Agg')
116 | import matplotlib.pyplot as plt
117 |
118 |
119 | def circ_dist(d):
120 |     return 0.5 - np.abs(np.abs(d) - 0.5)
121 |
122 |
123 | N = 200
124 | x = np.arange(N) / N
125 | tau = 10.0
126 | dt = 0.2
127 |
128 | A_exc = 20.0
129 | sigma_exc = 0.05
130 | global_inhib = 5.0
131 | r_max = 5.0
132 | stim_strength = 3.0
133 | stim_width = 0.03
134 | stim_duration_ms = 80
135 |
136 | d_matrix = circ_dist(x[:, None] - x[None, :])
137 | J_exc = A_exc * np.exp(-d_matrix**2 / (2*sigma_exc**2))
138 |
139 | COUPLING_STRENGTH = 1.3
140 | T_TURN = 200
141 | # schema dei turni con un turno di silenzio/recupero tra un ascolto e
142 | # l'altro (verificato necessario: senza il silenzio, il tentativo di
143 | # ascolto immediatamente successivo a un turno di parola arriva mentre
144 | # l'adattamento e' ancora al culmine e non si accende quasi mai -- vedi
145 | # docstring)
146 | SCHEDULE = [None, 'B', None, 'A', None, 'B', None, 'A']
147 | N_TURNS = len(SCHEDULE)
148 | steps_per_turn = int(T_TURN/dt)
149 |
150 | # bias innato: stessa forma delle mappe fisse di dialogo_ring_attractor.py,
151 | # ma scalato troppo debole per bastare da solo (verificato sotto)
152 | OFFSET_AB_INNATO = 0.3
153 | OFFSET_BA_INNATO = 0.2
154 | # calibrato empiricamente (vedi note): la transizione da "nessun bump" a
155 | # "bump certo" in B e' un'accensione tutto-o-niente tra scale=0.0025 e 0.003

```

```

156 # (l'attrattore B e' bistabile, non risponde linearmente all'input in ingresso)
157 # -- si parte apposta sotto quella soglia, cosi' l'ignizione iniziale dipende
158 # solo dal rumore esplorativo, non dal bias innato da solo
159 W_INIT_SCALE = 0.0018
160 SIGMA_W = 0.05
161 W_MAX = 2.5
162 ETA = 0.0001
163 # tentativo di correzione dell'interferenza osservata in dialogo_multi_messaggio.py
164 # (con esposizione uguale garantita in round-robin, un messaggio arrivava
165 # comunque al 100% e l'altro crollava a 0% su A->B, mentre B->A restava
166 # sempre pulito): normalizzazione omeostatica del totale dei pesi in entrata
167 # su ogni neurone di B. Cap stimato da un run di riferimento a un solo
168 # messaggio (dialogo_stdp_adattamento.py, picco W_AB=0.0476 -- somma di
169 # colonna stimata -picco*sigma_w*sqrt(2*pi)*N =~ 1.2): il cap e' fissato un
170 # po' sopra quel valore, cosi' un singolo messaggio ha ancora spazio per
171 # diventare autosufficiente, ma due messaggi che puntano alla stessa zona
172 # di B non possono piu' saturarla entrambi senza competere per lo stesso
173 # budget
174 W_AB_COL_CAP = 1.5
175 # repulsione dell'esplorazione: quanto pesare in meno una zona gia'
176 # occupata (somma di colonna) quando si sceglie una posizione casuale per
177 # il rumore esplorativo. A REPULSIONE=5, una zona con occupazione=1.0 (gia'
178 # ben rivendicata) ha 1/6 della probabilita' di una zona libera.
179 # Con 3 messaggi (che generano anche le proprie associazioni derivate di
180 # turno 5) servono piu' "slot" distinti sull'anello che con 2 -- una prima
181 # run a REPULSIONE=5 ha mostrato una sola associazione derivata dominare
182 # a spese delle tre righe primarie, con un'instabilita' persistente fino a
183 # fine training invece di stabilizzarsi come con 2 messaggi. Qui la
184 # repulsione e' rinforzata (x4) per scoraggiare piu' decisamente le
185 # collisioni quando i contendenti per lo spazio disponibile sono di piu'
186 REPULSIONE_ESPLORAZIONE = 10.0
187 # larghezza del jitter usato per l'esplorazione LOCALE una volta che un
188 # messaggio ha gia' scoperto una prima risposta valida (vedi
189 # campiona_esplorazione per la logica completa a due fasi)
190 JITTER_LOCALE_STD = 0.02
191 # B->A ha un tasso di successo durante il training piu' basso di A->B (vedi
192 # dialogo_stdp_adattamento.png della run precedente: ~100% vs ~65-80%), e
193 # soprattutto nei primi episodi la posizione di B stessa non si e' ancora
194 # stabilizzata -- rinforzare un bersaglio che si sposta episodio per
195 # episodio diluisce il rinforzo Hebbiano invece di concentrarlo. ETA_BA
196 # piu' alto compensa il minor numero di eventi di rinforzo utili
197 ETA_BA = 0.0003
198 # fase di riscaldamento: per i primi WARMUP_EPISODES si allena solo A->B
199 # (W_BA resta congelata al bias innato) cosi' che, quando B->A comincia
200 # davvero ad imparare, la posizione di B a cui deve puntare sia gia'
201 # stabile -- altrimenti gli episodi iniziali sprecano rinforzo su un
202 # bersaglio mobile (verificato: senza questa fase B->A cresce ~7 volte
203 # piu' lento di A->B in 2000 episodi). Con piu' messaggi il budget si
204 # divide tra loro (round-robin), quindi qui e' scalato in proporzione al
205 # numero di messaggi per dare a CIASCUNO lo stesso numero di episodi di
206 # riscaldamento (~400) della versione a un solo messaggio -- con 3
207 # messaggi serve il triplo rispetto alla versione a 2
208 WARMUP_EPISODES = 1200
209 DECAY_PER_EPISODE = 0.999
210 # esplorazione: un impulso a posizione casuale, stessa forma/durata del
211 # messaggio vero, ma troppo debole per accendere un bump DA SOLO (soglia di
212 # accensione solitaria verificata a strength=0.0036 con questa durata --
213 # 0.003 sta sotto). Solo quando l'impulso casuale capita vicino alla zona
214 # gia' favorita dal bias innato, la somma dei due basta a superare la soglia
215 # -- rumore incoerente puro (provato prima: rumore bianco indipendente per
216 # passo) non ha mai acceso nulla in 40 episodi, perche' la costante di tempo
217 # della rete (tau=10ms) lo media via prima che si accumulino in un punto
218 EXPLORATION_PULSE_STRENGTH = 0.0080
219 EXPLORATION_PULSE_DURATION_MS = stim_duration_ms
220
221 # adattamento: calibrato con un ring isolato (vedi note nel docstring) --
222 # a gain=0.25, tau=200ms un bump segue picco/turno = 5.00 -> 2.71 -> 0.00,
223 # cioe' pieno per un turno, affievolito nel successivo, spento nel terzo

```

```

224 GAIN_ADAPT = 0.25
225 TAU_ADAPT = 200.0
226
227
228 def F(u):
229     return np.clip(u, 0, r_max)
230
231
232 def bump_pos(r):
233     return x[np.argmax(r)] if r.max() > 0.5 else None
234
235
236 def init_weak_bias(offset, scale):
237     target = (x[:, None] + offset) % 1.0
238     d = circ_dist(x[None, :] - target)
239     return scale * np.exp(-d**2/(2*SIGMA_W**2))
240
241
242 def hebbian_bump(pos_pre, pos_post):
243     kern_pre = np.exp(-circ_dist(x-pos_pre)**2/(2*SIGMA_W**2))
244     kern_post = np.exp(-circ_dist(x-pos_post)**2/(2*SIGMA_W**2))
245     return np.outer(kern_pre, kern_post)
246
247
248 def normalizza_colonne(W, cap):
249     """Scaling omeostatico: il totale dei pesi in ENTRATA su ogni neurone
250     di B (colonna di W_AB) non puo' superare 'cap'. Se due messaggi
251     competono per la stessa zona di B, questo impedisce a uno dei due di
252     monopolizzare quella colonna a spese dell'altro -- senza impedire a
253     messaggi che puntano a zone DIVERSE di crescere ciascuno per conto suo."""
254     somme = W.sum(axis=0)
255     fattore = np.minimum(1.0, cap / np.maximum(somme, 1e-12))
256     W *= fattore[None, :]
257
258
259 def campiona_esplorazione_repulsiva(rng, W, pos_propria):
260     """Invece di una posizione uniforme casuale, pesca preferendo le zone
261     ANCORA POCO occupate della matrice (somma di colonna bassa) -- ma
262     contando solo l'occupazione dovuta ad ALTRE righe (altri messaggi),
263     non alla propria: altrimenti un messaggio verrebbe respinto dalla sua
264     stessa zona proprio mentre sta cercando di consolidarla, sabotando il
265     bootstrap. L'ipotesi e' che senza questa repulsione la ricerca casuale
266     di piu' messaggi tenda a riscoprire per puro caso la stessa zona
267     "facile" dell'anello (lo stesso bias di posizione gia' documentato per
268     il ring attractor, sezione 9), non perche' competano davvero ma perche'
269     la ricerca non ha memoria di cosa e' gia' stato trovato da altri."""
270     peso_riga_propria = np.exp(-circ_dist(x-pos_propria)**2/(2*SIGMA_W**2))
271     contributo_proprio = np.outer(peso_riga_propria, np.ones(N)) * W
272     occupazione_altri = W.sum(axis=0) - contributo_proprio.sum(axis=0)
273     occupazione_altri = np.maximum(occupazione_altri, 0.0)
274     peso = 1.0 / (1.0 + REPULSIONE_ESPLORAZIONE * occupazione_altri)
275     peso /= peso.sum()
276     return rng.choice(x, p=peso)
277
278
279 def campiona_esplorazione(rng, W, pos_propria, scoperta):
280     """Due fasi, non una sola strategia per tutto il training. Finche' un
281     messaggio non ha ancora trovato UNA risposta valida, usa la ricerca
282     repulsiva (evita le zone gia' rivendicate da altri messaggi -- serve a
283     separare le scoperte). Una volta trovata una prima risposta, passa a
284     un'esplorazione LOCALE (piccolo jitter attorno alla posizione gia'
285     scoperta) invece di continuare a ripescare dalla distribuzione globale
286     repulsiva -- che altrimenti resta influenzata da come cambia
287     l'occupazione ALTRUI durante tutto il resto del training, impedendo al
288     rinforzo di concentrarsi in un punto stabile anche dopo che le zone
289     sono gia' separate (l'ipotesi diagnosticata dopo i tentativi con
290     repulsione fissa e con annealing, entrambi rimasti deboli in magnitudo
291     anche a separazione ottenuta)."""

```

```

292     if scoperta is not None:
293         return (scoperta + rng.normal(0, JITTER_LOCALE_STD)) % 1.0
294     return campiona_esplorazione_repulsiva(rng, W, pos_propria)
295
296
297 def run_episode(W_AB, W_BA, messaggio, rng, train, allena_BA=True, scoperta_B=None):
298     rA = np.zeros(N)
299     rB = np.zeros(N)
300     aA = np.zeros(N)
301     aB = np.zeros(N)
302     stim_profile = stim_strength * np.exp(-circ_dist(x-messaggio)**2/(2*stim_width**2))
303     stim_duration_steps = int(stim_duration_ms/dt)
304
305     pos_A_turni = []
306     pos_B_turni = []
307     # posizione dell'ULTIMO bump valido di ciascun ring, indipendentemente
308     # da quanti turni fa: serve per il rinforzo Hebbiano, perche' con
309     # l'adattamento chi ha "parlato" spesso si e' gia' spento per conto suo
310     # nel momento esatto in cui l'ascoltatore finisce di reagire -- leggere
311     # solo la posizione istantanea perderebbe quasi ogni coppia valida
312     ultima_pos_A, ultima_pos_B = None, None
313
314     explore_duration_steps = int(EXPLORATION_PULSE_DURATION_MS/dt)
315
316     for turn, listener in enumerate(SCHEDULE):
317
318         if train and listener == 'B':
319             explore_pos = campiona_esplorazione(rng, W_AB, messaggio, scoperta_B)
320             explore_profile = EXPLORATION_PULSE_STRENGTH * np.exp(
321                 -circ_dist(x-explore_pos)**2/(2*stim_width**2))
322         elif train and listener == 'A':
323             pos_riferimento_B = ultima_pos_B if ultima_pos_B is not None else messaggio
324             explore_pos = campiona_esplorazione_repulsiva(rng, W_BA, pos_riferimento_B)
325             explore_profile = EXPLORATION_PULSE_STRENGTH * np.exp(
326                 -circ_dist(x-explore_pos)**2/(2*stim_width**2))
327         else:
328             explore_profile = np.zeros(N)
329
330         for step_in_turn in range(steps_per_turn):
331             I_ext_A = stim_profile if (turn == 0 and step_in_turn < stim_duration_steps) else
332                 0.0
333
334             explore_now = explore_profile if (train and step_in_turn < explore_duration_steps)
335                 else np.zeros(N)
336             explore_A = explore_now if listener == 'A' else np.zeros(N)
337             explore_B = explore_now if listener == 'B' else np.zeros(N)
338
339             cross_to_A = COUPLING_STRENGTH * (rB @ W_BA) / N if listener == 'A' else np.zeros(
340                 N)
341             cross_to_B = COUPLING_STRENGTH * (rA @ W_AB) / N if listener == 'B' else np.zeros(
342                 N)
343
344             rec_A = J_exc @ rA / N - global_inhib*rA.mean()
345             rA_new = rA + dt*(-rA + F(rec_A + I_ext_A + cross_to_A + explore_A - aA)) / tau
346             aA = aA + dt*(-aA + GAIN_ADAPT*rA) / TAU_ADAPT
347             rA = rA_new
348
349             rec_B = J_exc @ rB / N - global_inhib*rB.mean()
350             rB_new = rB + dt*(-rB + F(rec_B + cross_to_B + explore_B - aB)) / tau
351             aB = aB + dt*(-aB + GAIN_ADAPT*rB) / TAU_ADAPT
352             rB = rB_new
353
354             pos_A = bump_pos(rA)
355             pos_B = bump_pos(rB)
356             pos_A_turni.append(pos_A)
357             pos_B_turni.append(pos_B)
358
359     if train and listener == 'B':

```

```

356     parlante_A = pos_A if pos_A is not None else ultima_pos_A
357     if parlante_A is not None and pos_B is not None:
358         W_AB += ETA * hebbian_bump(parlante_A, pos_B)
359         np.clip(W_AB, 0, W_MAX, out=W_AB)
360         normalizza_colonne(W_AB, W_AB_COL_CAP)
361     elif train and listener == 'A' and allena_BA:
362         parlante_B = pos_B if pos_B is not None else ultima_pos_B
363         if parlante_B is not None and pos_A is not None:
364             W_BA += ETA_BA * hebbian_bump(parlante_B, pos_A)
365             np.clip(W_BA, 0, W_MAX, out=W_BA)
366
367     if pos_A is not None:
368         ultima_pos_A = pos_A
369     if pos_B is not None:
370         ultima_pos_B = pos_B
371
372     return pos_A_turni, pos_B_turni
373
374
375 def eval_batch(W_AB, W_BA, messaggio, n_trial, seed0):
376     """Valutazione pulita: pesi congelati, niente rumore esplorativo.
377     Schema turni: 0=messaggio(A) 1=B ascolta 2=silenzio 3=A ascolta
378     4=silenzio 5=B ascolta 6=silenzio 7=A ascolta.
379     Il confronto per A va fatto contro il turno di silenzio subito prima
380     (2 per il turno 3, 6 per il turno 7): senza input esterno in quel
381     turno di silenzio A e' gia' quello che sara' -- solo un cambiamento
382     da li' al turno di ascolto successivo indica una vera risposta a B."""
383     successi_B1, successi_A3, successi_B2, successi_A7 = 0, 0, 0, 0
384     pos_B_ok, pos_A_ok = [], []
385     for k in range(n_trial):
386         rng = np.random.RandomState(seed0 + k)
387         pos_A, pos_B = run_episode(W_AB.copy(), W_BA.copy(), messaggio, rng, train=False)
388         if pos_B[1] is not None:
389             successi_B1 += 1
390             pos_B_ok.append(pos_B[1])
391         if pos_A[3] is not None and (pos_A[2] is None or abs(circ_dist(pos_A[3]-pos_A[2])) >
392             0.02):
393             successi_A3 += 1
394             pos_A_ok.append(pos_A[3])
395         if pos_B[5] is not None:
396             successi_B2 += 1
397         if pos_A[7] is not None and (pos_A[6] is None or abs(circ_dist(pos_A[7]-pos_A[6])) >
398             0.02):
399             successi_A7 += 1
400     return {
401         'tasso_B1': successi_B1/n_trial,
402         'tasso_A3': successi_A3/n_trial,
403         'tasso_B2': successi_B2/n_trial,
404         'tasso_A7': successi_A7/n_trial,
405         'std_B': np.std(pos_B_ok) if len(pos_B_ok) > 1 else None,
406         'std_A': np.std(pos_A_ok) if len(pos_A_ok) > 1 else None,
407         'media_B': np.mean(pos_B_ok) if pos_B_ok else None,
408     }
409
410 if __name__ == '__main__':
411     SEED = int(sys.argv[1]) if len(sys.argv) > 1 else 42
412     MESSAGGI = [0.10, 0.40, 0.70]
413     N_EPISODES = 13500
414     EVAL_EVERY = 500
415     N_TRIAL_EVAL = 15
416
417     W_AB = init_weak_bias(OFFSET_AB_INNATO, W_INIT_SCALE)
418     W_BA = init_weak_bias(OFFSET_BA_INNATO, W_INIT_SCALE)
419
420     print("=" * 70)
421     print(f"SETUP: {len(MESSAGGI)} messaggi = {MESSAGGI}, stessa coppia di sinapsi condivisa,
422           SEED={SEED}")

```

```

421 print("=" * 70)
422 W_AB_iniziale = W_AB.copy()
423 W_BA_iniziale = W_BA.copy()
424
425 print("\n" + "=" * 70)
426 print("BASELINE (pre-training), per ciascun messaggio")
427 print("=" * 70)
428 for m in MESSAGGI:
429     b = eval_batch(W_AB, W_BA, m, n_trial=15, seed0=0)
430     print(f" x={m:.2f}: B(t1)={b['tasso_B1']*100:.0f}% A(t3)={b['tasso_A3']*100:.0f}% "
431           f"B(t5)={b['tasso_B2']*100:.0f}% A(t7)={b['tasso_A7']*100:.0f}%")
432
433 print("\n" + "=" * 70)
434 print(f"TRAINING: {N_EPISODES} episodi ({WARMUP_EPISODES} di riscaldamento solo A->B), "
435       f"messaggi alternati in round-robin (esposizione garantita identica) tra {MESSAGGI}"
436       )
437 rng_train = np.random.RandomState(SEED)
438 picco_W_AB_storia = []
439 picco_W_BA_storia = []
440 episodi_check = []
441 curva_min_per_messaggio = {m: [] for m in MESSAGGI}
442 scoperta_B = {m: None for m in MESSAGGI}
443
444 for ep in range(N_EPISODES):
445     allena_BA = ep >= WARMUP_EPISODES
446     messaggio = MESSAGGI[ep % len(MESSAGGI)]
447     pos_A, pos_B = run_episode(W_AB, W_BA, messaggio, rng_train, train=True,
448                               allena_BA=allena_BA, scoperta_B=scoperta_B[messaggio])
449     if pos_B[1] is not None:
450         scoperta_B[messaggio] = pos_B[1]
451     W_AB *= DECAY_PER_EPISODE
452     if allena_BA:
453         W_BA *= DECAY_PER_EPISODE
454     picco_W_AB_storia.append(W_AB.max())
455     picco_W_BA_storia.append(W_BA.max())
456
457     if ep % EVAL_EVERY == 0 or ep == N_EPISODES - 1:
458         episodi_check.append(ep)
459         fase = "riscaldamento" if not allena_BA else "entrambi i canali"
460         riga = f" episodio {ep:4d} ({fase}):"
461         for m in MESSAGGI:
462             r = eval_batch(W_AB, W_BA, m, n_trial=N_TRIAL_EVAL, seed0=90000 + ep)
463             minimo = min(r['tasso_B1'], r['tasso_A3'], r['tasso_B2'], r['tasso_A7'])
464             curva_min_per_messaggio[m].append(minimo)
465             riga += f" x={m:.2f} peggiore-dei-4={minimo*100:5.1f}%"
466         print(riga)
467
468 print("\n" + "=" * 70)
469 print("DOPO IL TRAINING: valutazione pulita per ciascun messaggio")
470 print("=" * 70)
471 dopo_per_messaggio = {}
472 for m in MESSAGGI:
473     dopo = eval_batch(W_AB, W_BA, m, n_trial=40, seed0=9000)
474     dopo_per_messaggio[m] = dopo
475     print(f" x={m:.2f}: B(t1)={dopo['tasso_B1']*100:5.0f}% A(t3)={dopo['tasso_A3']*100:5.0f}% "
476           f"B(t5)={dopo['tasso_B2']*100:5.0f}% A(t7)={dopo['tasso_A7']*100:5.0f}%")
477     if dopo['media_B'] is not None:
478         offset = circ_dist(dopo['media_B'] - m)
479         print(f" offset A->B appreso: {offset:.3f} (bias innato: {OFFSET_AB_INNATO})")
480     # riga in formato fisso, facile da aggregare tra i seed con grep/awk
481     print(f"MC_RIGA seed={SEED} x={m:.2f} B1={dopo['tasso_B1']*100:.0f} "
482           f"A3={dopo['tasso_A3']*100:.0f} B5={dopo['tasso_B2']*100:.0f} A7={dopo['tasso_A7']*100:.0f}")
483
484 print("\n" + "=" * 70)
485 print("RISULTATO: interferenza tra i messaggi")

```

```

486 print("=" * 70)
487 print(f" Picco finale W_AB: {W_AB.max():.4f} Picco finale W_BA: {W_BA.max():.4f}")
488 tutti_i_tassi = [v for d in dopo_per_messaggio.values()
489                  for v in (d['tasso_B1'], d['tasso_A3'], d['tasso_B2'], d['tasso_A7'])]
490 offsets = [circ_dist(dopo_per_messaggio[m]['media_B'] - m) for m in MESSAGGI
491            if dopo_per_messaggio[m]['media_B'] is not None]
492 offset_spread = (max(offsets) - min(offsets)) if len(offsets) > 1 else None
493 if min(tutti_i_tassi) >= 0.9:
494     print(" >>> Nessuna interferenza rilevabile: entrambi i messaggi, con la STESSA coppia
495           "
496           "di sinapsi condivisa, arrivano al 100% (o quasi) su tutti e quattro gli scambi.
497           "
498           f"Gli offset appresi per i due messaggi sono {[f'{o:.3f}' for o in offsets]} --
499           "
500           f"differiscono di {offset_spread:.3f} tra loro, se fosse pura sovrapposizione "
501           "casuale ci aspetteremmo che collassassero sullo stesso valore o si "
502           "distruggessero a vicenda; non e' successo. <<<")
503 elif min(tutti_i_tassi) < 0.5:
504     print(" >>> Interferenza rilevabile: almeno un messaggio non ha raggiunto un livello "
505           "affidabile -- puo' darsi che il budget di training condiviso non sia ancora "
506           "sufficiente per consolidare piu' associazioni (ciascun messaggio riceve solo "
507           "una frazione degli episodi totali), non necessariamente vera interferenza "
508           "distruttiva. Verificare le curve per-messaggio nel grafico. <<<")
509 else:
510     print(" >>> Risultato misto: alcuni scambi sono affidabili, altri no -- vedi il "
511           "dettaglio sopra per capire quali. <<<")
512
513 fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(12, 9))
514
515 colori = ['C3', 'C0', 'C2', 'C4']
516 for i, m in enumerate(MESSAGGI):
517     axes[0, 0].plot(episodi_check, curva_min_per_messaggio[m], 'o-',
518                    color=colori[i % len(colori)], label=f'messaggio x={m:.2f}')
519     axes[0, 0].axvline(WARMUP_EPISODES, color='gray', linestyle=':', label='fine
520                        riscaldamento')
521     axes[0, 0].set_xlabel('Episodio di training')
522     axes[0, 0].set_ylabel('Tasso di successo del PEGGIORE dei 4 scambi')
523     axes[0, 0].set_title("Un messaggio degrada l'altro? (valutazione pulita, periodica)")
524     axes[0, 0].legend(fontsize=8)
525     axes[0, 0].grid(alpha=0.3)
526     axes[0, 0].set_ylim(-0.05, 1.05)
527
528     axes[0, 1].plot(picco_W_AB_storia, color='C3', label='W_AB (A->B)')
529     axes[0, 1].plot(picco_W_BA_storia, color='C0', label='W_BA (B->A)')
530     axes[0, 1].axvline(WARMUP_EPISODES, color='gray', linestyle=':', label='fine
531                        riscaldamento')
532     axes[0, 1].set_xlabel('Episodio di training')
533     axes[0, 1].set_ylabel('Peso massimo')
534     axes[0, 1].set_title("Consolidamento delle due sinapsi (condivise fra i messaggi)")
535     axes[0, 1].legend(fontsize=8, loc='upper left')
536     axes[0, 1].grid(alpha=0.3)
537
538     im0 = axes[1, 0].imshow(W_AB_iniziale, origin='lower', extent=[0, 1, 0, 1],
539                             cmap='viridis', vmin=0, vmax=W_AB.max())
540     axes[1, 0].set_xlabel('Posizione post (B)')
541     axes[1, 0].set_ylabel('Posizione pre (A)')
542     axes[1, 0].set_title('W_AB PRIMA del training (bias innato debole)')
543     plt.colorbar(im0, ax=axes[1, 0])
544
545     im1 = axes[1, 1].imshow(W_AB, origin='lower', extent=[0, 1, 0, 1],
546                             cmap='viridis', vmin=0, vmax=W_AB.max())
547     axes[1, 1].set_xlabel('Posizione post (B)')
548     axes[1, 1].set_ylabel('Posizione pre (A)')
549     axes[1, 1].set_title(f'W_AB DOPO il training -- righe attese vicino a x={MESSAGGI}')
550     plt.colorbar(im1, ax=axes[1, 1])
551
552 plt.tight_layout()
553 plt.savefig(f'dialogo_multi_scoperta_locale_seed{SEED}.png', dpi=150)

```



```
549 print(f"\nGrafico salvato in dialogo_multi_scoperta_locale_seed{SEED}.png")
```

Codice sorgente: dialogo_multi_scoperta_locale_permutazione.py

```
1 """
2 Estensione di dialogo_multi_scoperta_locale_montecarlo.py: la verifica su 8
3 seed indipendenti aveva dato 91.7% di successo aggregato (robusto), ma con
4 un pattern inatteso sul turno 5 -- il messaggio in POSIZIONE 1 del
5 round-robin (x=0.10) e' risultato perfetto in tutti gli 8 seed, mentre il
6 piu' fragile non era l'ultimo (x=0.70, 75%) come atteso ma il SECONDO
7 (x=0.40, solo 37.5%). Domanda aperta: questa fragilita' segue il VALORE
8 del messaggio (0.40 resta fragile ovunque venga messo) o la POSIZIONE nel
9 round-robin (chi va per secondo e' fragile, chiunque esso sia)?
10
11 Qui l'ordine del round-robin viene RUOTATO -- [0.40, 0.70, 0.10] invece di
12 [0.10, 0.40, 0.70], stesso codice, stessi seed (101-108) -- per
13 disambiguare le due ipotesi. Se la fragilita' sul turno 5 resta legata al
14 valore 0.40 (ora in posizione 1), e' una proprieta' del valore. Se si
15 sposta a chiunque occupi la posizione 2 (ora 0.70), e' un effetto puro
16 dell'ordine temporale di allenamento.
17
18 --- docstring originale di dialogo_multi_scoperta_locale.py, per riferimento ---
19
20 Estensione di dialogo_multi_repulsione_3msg.py e dialogo_multi_repulsione_annealing.py:
21 entrambi avevano mostrato che una repulsione abbastanza forte da separare le
22 tre righe primarie (visibile e pulita nella mappa dei pesi) lascia comunque
23 il consolidamento debole (picco W_AB -0.006-0.007, contro -0.04 della
24 repulsione debole che pero' collide). Annealing (repulsione alta poi
25 decadente) non ha risolto la tensione.
26
27 Ipotesi diversa qui: il problema non e' la FORZA della repulsione ma il
28 fatto che resti attiva per TUTTO il training. Anche dopo che un messaggio
29 ha trovato una zona, ogni nuovo tentativo esplorativo continua a essere
30 ripescato dalla distribuzione repulsiva GLOBALE, che si sposta leggermente
31 ogni volta che ALTRI messaggi si allenano (la loro occupazione cambia) --
32 impedendo al rinforzo di concentrarsi in un punto stabile anche a
33 separazione gia' ottenuta.
34
35 Correzione: due fasi per messaggio, non una sola strategia fissa per tutto
36 il training. Finche' un messaggio non ha ancora trovato una prima risposta
37 valida, esplorazione repulsiva (come prima, serve a separare le scoperte).
38 Una volta trovata, esplorazione LOCALE (piccolo jitter attorno alla
39 posizione gia' scoperta) invece di continuare a ripescare dalla
40 distribuzione globale -- il consolidamento non dipende piu' da cosa
41 succede altrove nella matrice.
42
43 --- docstring originale di dialogo_multi_repulsione_3msg.py, per riferimento ---
44
45 Estensione di dialogo_multi_repulsione.py: la' l'esplorazione repulsiva
46 (pescare l'impulso esplorativo evitando le zone di B gia' rivendicate da
47 ALTRI messaggi) aveva risolto quasi del tutto l'interferenza osservata con
48 2 messaggi (7 scambi su 8 al 100%). Domanda di scalabilita': la stessa
49 correzione regge anche con 3 messaggi, con un budget di training scalato
50 in proporzione (WARMUP e N_EPISODES triplicati rispetto alla versione a 2
51 messaggi, per dare a ciascun messaggio lo stesso numero di episodi
52 effettivi)? Nessun cambiamento all'algoritmo stesso: il codice era gia'
53 scritto in modo generico rispetto al numero di messaggi (round-robin via
54 ep % len(MESSAGGI)).
55
56 Messaggi usati: 0.10, 0.40, 0.70 (spaziatura uniforme di 0.30 sull'anello,
57 stessa logica di contextual_policy.py con i suoi 3 contesti).
58
59 --- docstring originale di dialogo_multi_repulsione.py, per riferimento ---
60
61 Estensione di dialogo_stdp_adattamento.py: la' un solo messaggio fisso
62 (x=0.40) imparava uno scambio bidirezionale perfettamente affidabile in
63 entrambe le direzioni. Qui la domanda e' se la STESSA coppia di sinapsi
```

```

64 | W_AB/W_BA puo' imparare a distinguere PIU' messaggi diversi senza che si
65 | interferiscano a vicenda -- il vero test di generalizzazione, nello
66 | stesso spirito di contextual_policy.py (che estende rl_bandit.py da un
67 | singolo contesto a piu' contesti).
68 |
69 | Messaggi usati: 0.15 e 0.65 (distanza circolare -0.5, il piu' possibile
70 | separati sull'anello). Ogni episodio ne sceglie uno a caso, cosi' come
71 | contextual_policy.py sceglie un contesto a caso a ogni prova. Le sinapsi
72 | restano matrici N x N condivise fra tutti i messaggi -- se i due messaggi
73 | sono abbastanza separati rispetto alla larghezza del kernel Hebbiano
74 | (SIGMA_W=0.05, quindi le due "zone" occupano regioni ben distinte della
75 | matrice), l'aspettativa e' che NON interferiscano; il codice sotto lo
76 | verifica invece di assumerlo, con una valutazione pulita per messaggio a
77 | fine training e un controllo esplicito sull'ALTRO messaggio ogni volta che
78 | se ne allena uno (per scoprire un eventuale degrado nel tempo).
79 |
80 | Riassunto di dialogo_stdp_adattamento.py (di cui questo file eredita tutta
81 | la meccanica): il canale A->B si consolida con successo (0% -> 100%) usando
82 | adattamento a soglia di scarica + rumore esplorativo + rinforzo Hebbiano di
83 | fine turno. Il canale di ritorno B->A era piu' lento (bersaglio mobile nei
84 | primi episodi) ma si risolve con una fase di riscaldamento (solo A->B) e
85 | un tasso di apprendimento piu' alto per B->A. Con un solo messaggio,
86 | tutti e quattro gli scambi verificati (B al turno 1 e 5, A al turno 3 e 7)
87 | arrivano al 100% di affidabilita' in valutazione pulita.
88 |
89 | AGGIORNAMENTO: dialogo_multi_messaggio.py aveva gia' risposto alla domanda
90 | di questo file, ma non come sperato. Con due messaggi (0.15 e 0.65) il
91 | canale B->A restava pulito al 100% per entrambi su due run indipendenti
92 | (anche con esposizione garantita identica, round-robin), ma il canale
93 | A->B mostrava un'interferenza competitiva reale: un solo messaggio vinceva
94 | e arrivava al 100%, l'altro crollava a 0% -- e CAMBIANDO run cambiava
95 | quale dei due vinceva, escludendo che fosse solo esposizione ineguale.
96 |
97 | Qui si prova una correzione mirata proprio a quel meccanismo: una
98 | NORMALIZZAZIONE OMEOSTATICA del totale dei pesi in ENTRATA su ogni
99 | neurone di B (il totale di ogni colonna di W_AB non puo' superare un
100 | tetto fisso, W_AB_COL_CAP). L'idea, motivata biologicamente (i neuroni
101 | veri regolano omeostaticamente il totale delle proprie sinapsi in
102 | entrata): se i due messaggi competono per la STESSA zona di risposta in
103 | B, la normalizzazione impedisce a uno dei due di saturarla del tutto a
104 | spese dell'altro; se invece puntano a zone diverse, non li tocca. Un
105 | test di regressione con un solo messaggio conferma che la normalizzazione
106 | non interferisce con l'apprendimento quando non c'e' competizione (il
107 | totale di colonna resta ben sotto il tetto per tutto il training).
108 | """
109 |
110 | import sys
111 | import numpy as np
112 | import matplotlib
113 | matplotlib.use('Agg')
114 | import matplotlib.pyplot as plt
115 |
116 |
117 | def circ_dist(d):
118 |     return 0.5 - np.abs(np.abs(d) - 0.5)
119 |
120 |
121 | N = 200
122 | x = np.arange(N) / N
123 | tau = 10.0
124 | dt = 0.2
125 |
126 | A_exc = 20.0
127 | sigma_exc = 0.05
128 | global_inhib = 5.0
129 | r_max = 5.0
130 | stim_strength = 3.0
131 | stim_width = 0.03

```

```

132 stim_duration_ms = 80
133
134 d_matrix = circ_dist(x[:, None] - x[None, :])
135 J_exc = A_exc * np.exp(-d_matrix**2 / (2*sigma_exc**2))
136
137 COUPLING_STRENGTH = 1.3
138 T_TURN = 200
139 # schema dei turni con un turno di silenzio/recupero tra un ascolto e
140 # l'altro (verificato necessario: senza il silenzio, il tentativo di
141 # ascolto immediatamente successivo a un turno di parola arriva mentre
142 # l'adattamento e' ancora al culmine e non si accende quasi mai -- vedi
143 # docstring)
144 SCHEDULE = [None, 'B', None, 'A', None, 'B', None, 'A']
145 N_TURNS = len(SCHEDULE)
146 steps_per_turn = int(T_TURN/dt)
147
148 # bias innato: stessa forma delle mappe fisse di dialogo_ring_attractor.py,
149 # ma scalato troppo debole per bastare da solo (verificato sotto)
150 OFFSET_AB_INNATO = 0.3
151 OFFSET_BA_INNATO = 0.2
152 # calibrato empiricamente (vedi note): la transizione da "nessun bump" a
153 # "bump certo" in B e' un'accensione tutto-o-niente tra scale=0.0025 e 0.003
154 # (l'attrattore B e' bistabile, non risponde linearmente all'input in ingresso)
155 # -- si parte apposta sotto quella soglia, cosi' l'ignizione iniziale dipende
156 # solo dal rumore esplorativo, non dal bias innato da solo
157 W_INIT_SCALE = 0.0018
158 SIGMA_W = 0.05
159 W_MAX = 2.5
160 ETA = 0.0001
161 # tentativo di correzione dell'interferenza osservata in dialogo_multi_messaggio.py
162 # (con esposizione uguale garantita in round-robin, un messaggio arrivava
163 # comunque al 100% e l'altro crollava a 0% su A->B, mentre B->A restava
164 # sempre pulito): normalizzazione omeostatica del totale dei pesi in entrata
165 # su ogni neurone di B. Cap stimato da un run di riferimento a un solo
166 # messaggio (dialogo_stdp_adattamento.py, picco W_AB=0.0476 -- somma di
167 # colonna stimata -picco*sigma_w*sqrt(2*pi)*N =~ 1.2): il cap e' fissato un
168 # po' sopra quel valore, cosi' un singolo messaggio ha ancora spazio per
169 # diventare autosufficiente, ma due messaggi che puntano alla stessa zona
170 # di B non possono piu' saturarla entrambi senza competere per lo stesso
171 # budget
172 W_AB_COL_CAP = 1.5
173 # repulsione dell'esplorazione: quanto pesare in meno una zona gia'
174 # occupata (somma di colonna) quando si sceglie una posizione casuale per
175 # il rumore esplorativo. A REPULSIONE=5, una zona con occupazione-1.0 (gia'
176 # ben rivendicata) ha 1/6 della probabilita' di una zona libera.
177 # Con 3 messaggi (che generano anche le proprie associazioni derivate di
178 # turno 5) servono piu' "slot" distinti sull'anello che con 2 -- una prima
179 # run a REPULSIONE=5 ha mostrato una sola associazione derivata dominare
180 # a spese delle tre righe primarie, con un'instabilita' persistente fino a
181 # fine training invece di stabilizzarsi come con 2 messaggi. Qui la
182 # repulsione e' rinforzata (x4) per scoraggiare piu' decisamente le
183 # collisioni quando i contendenti per lo spazio disponibile sono di piu'
184 REPULSIONE_ESPLORAZIONE = 10.0
185 # larghezza del jitter usato per l'esplorazione LOCALE una volta che un
186 # messaggio ha gia' scoperto una prima risposta valida (vedi
187 # campiona_esplorazione per la logica completa a due fasi)
188 JITTER_LOCALE_STD = 0.02
189 # B->A ha un tasso di successo durante il training piu' basso di A->B (vedi
190 # dialogo_stdp_adattamento.png della run precedente: ~100% vs ~65-80%), e
191 # soprattutto nei primi episodi la posizione di B stessa non si e' ancora
192 # stabilizzata -- rinforzare un bersaglio che si sposta episodio per
193 # episodio diluisce il rinforzo Hebbiano invece di concentrarlo. ETA_BA
194 # piu' alto compensa il minor numero di eventi di rinforzo utili
195 ETA_BA = 0.0003
196 # fase di riscaldamento: per i primi WARMUP_EPISODES si allena solo A->B
197 # (W_BA resta congelata al bias innato) cosi' che, quando B->A comincia
198 # davvero ad imparare, la posizione di B a cui deve puntare sia gia'
199 # stabile -- altrimenti gli episodi iniziali sprecano rinforzo su un

```

```

200 # bersaglio mobile (verificato: senza questa fase B->A cresce ~7 volte
201 # piu' lento di A->B in 2000 episodi). Con piu' messaggi il budget si
202 # divide tra loro (round-robin), quindi qui e' scalato in proporzione al
203 # numero di messaggi per dare a CIASCUNO lo stesso numero di episodi di
204 # riscaldamento (~400) della versione a un solo messaggio -- con 3
205 # messaggi serve il triplo rispetto alla versione a 2
206 WARMUP_EPISODES = 1200
207 DECAY_PER_EPISODE = 0.999
208 # esplorazione: un impulso a posizione casuale, stessa forma/durata del
209 # messaggio vero, ma troppo debole per accendere un bump DA SOLO (soglia di
210 # accensione solitaria verificata a strength-0.0036 con questa durata --
211 # 0.003 sta sotto). Solo quando l'impulso casuale capita vicino alla zona
212 # gia' favorita dal bias innato, la somma dei due basta a superare la soglia
213 # -- rumore incoerente puro (provato prima: rumore bianco indipendente per
214 # passo) non ha mai acceso nulla in 40 episodi, perche' la costante di tempo
215 # della rete (tau=10ms) lo media via prima che si accumuli in un punto
216 EXPLORATION_PULSE_STRENGTH = 0.0080
217 EXPLORATION_PULSE_DURATION_MS = stim_duration_ms
218
219 # adattamento: calibrato con un ring isolato (vedi note nel docstring) --
220 # a gain=0.25, tau=200ms un bump segue picco/turno = 5.00 -> 2.71 -> 0.00,
221 # cioe' pieno per un turno, affievolito nel successivo, spento nel terzo
222 GAIN_ADAPT = 0.25
223 TAU_ADAPT = 200.0
224
225
226 def F(u):
227     return np.clip(u, 0, r_max)
228
229
230 def bump_pos(r):
231     return x[np.argmax(r)] if r.max() > 0.5 else None
232
233
234 def init_weak_bias(offset, scale):
235     target = (x[:, None] + offset) % 1.0
236     d = circ_dist(x[None, :] - target)
237     return scale * np.exp(-d**2/(2*SIGMA_W**2))
238
239
240 def hebbian_bump(pos_pre, pos_post):
241     kern_pre = np.exp(-circ_dist(x-pos_pre)**2/(2*SIGMA_W**2))
242     kern_post = np.exp(-circ_dist(x-pos_post)**2/(2*SIGMA_W**2))
243     return np.outer(kern_pre, kern_post)
244
245
246 def normalizza_colonne(W, cap):
247     """Scaling omeostatico: il totale dei pesi in ENTRATA su ogni neurone
248     di B (colonna di W_AB) non puo' superare 'cap'. Se due messaggi
249     competono per la stessa zona di B, questo impedisce a uno dei due di
250     monopolizzare quella colonna a spese dell'altro -- senza impedire a
251     messaggi che puntano a zone DIVERSE di crescere ciascuno per conto suo."""
252     somme = W.sum(axis=0)
253     fattore = np.minimum(1.0, cap / np.maximum(somme, 1e-12))
254     W *= fattore[None, :]
255
256
257 def campiona_esplorazione_repulsiva(rng, W, pos_propria):
258     """Invece di una posizione uniforme casuale, pesca preferendo le zone
259     ANCORA POCO occupate della matrice (somma di colonna bassa) -- ma
260     contando solo l'occupazione dovuta ad ALTRE righe (altri messaggi),
261     non alla propria: altrimenti un messaggio verrebbe respinto dalla sua
262     stessa zona proprio mentre sta cercando di consolidarla, sabotando il
263     bootstrap. L'ipotesi e' che senza questa repulsione la ricerca casuale
264     di piu' messaggi tenda a riscoprire per puro caso la stessa zona
265     "facile" dell'anello (lo stesso bias di posizione gia' documentato per
266     il ring attractor, sezione 9), non perche' competano davvero ma perche'
267     la ricerca non ha memoria di cosa e' gia' stato trovato da altri."""

```

```

268 peso_riga_propria = np.exp(-circ_dist(x-pos_propria)**2/(2*SIGMA_W**2))
269 contributo_proprio = np.outer(peso_riga_propria, np.ones(N)) * W
270 occupazione_altri = W.sum(axis=0) - contributo_proprio.sum(axis=0)
271 occupazione_altri = np.maximum(occupazione_altri, 0.0)
272 peso = 1.0 / (1.0 + REPULSIONE_ESPLORAZIONE * occupazione_altri)
273 peso /= peso.sum()
274 return rng.choice(x, p=peso)
275
276
277 def campiona_esplorazione(rng, W, pos_propria, scoperta):
278     """Due fasi, non una sola strategia per tutto il training. Finche' un
279     messaggio non ha ancora trovato UNA risposta valida, usa la ricerca
280     repulsiva (evita le zone gia' rivendicate da altri messaggi -- serve a
281     separare le scoperte). Una volta trovata una prima risposta, passa a
282     un'esplorazione LOCALE (piccolo jitter attorno alla posizione gia'
283     scoperta) invece di continuare a ripescare dalla distribuzione globale
284     repulsiva -- che altrimenti resta influenzata da come cambia
285     l'occupazione ALTRUI durante tutto il resto del training, impedendo al
286     rinforzo di concentrarsi in un punto stabile anche dopo che le zone
287     sono gia' separate (l'ipotesi diagnosticata dopo i tentativi con
288     repulsione fissa e con annealing, entrambi rimasti deboli in magnitudo
289     anche a separazione ottenuta)."""
290     if scoperta is not None:
291         return (scoperta + rng.normal(0, JITTER_LOCALE_STD)) % 1.0
292     return campiona_esplorazione_repulsiva(rng, W, pos_propria)
293
294
295 def run_episode(W_AB, W_BA, messaggio, rng, train, allena_BA=True, scoperta_B=None):
296     rA = np.zeros(N)
297     rB = np.zeros(N)
298     aA = np.zeros(N)
299     aB = np.zeros(N)
300     stim_profile = stim_strength * np.exp(-circ_dist(x-messaggio)**2/(2*stim_width**2))
301     stim_duration_steps = int(stim_duration_ms/dt)
302
303     pos_A_turni = []
304     pos_B_turni = []
305     # posizione dell'ULTIMO bump valido di ciascun ring, indipendentemente
306     # da quanti turni fa: serve per il rinforzo Hebbiano, perche' con
307     # l'adattamento chi ha "parlato" spesso si e' gia' spento per conto suo
308     # nel momento esatto in cui l'ascoltatore finisce di reagire -- leggere
309     # solo la posizione istantanea perderebbe quasi ogni coppia valida
310     ultima_pos_A, ultima_pos_B = None, None
311
312     explore_duration_steps = int(EXPLORATION_PULSE_DURATION_MS/dt)
313
314     for turn, listener in enumerate(SCHEDULE):
315
316         if train and listener == 'B':
317             explore_pos = campiona_esplorazione(rng, W_AB, messaggio, scoperta_B)
318             explore_profile = EXPLORATION_PULSE_STRENGTH * np.exp(
319                 -circ_dist(x-explore_pos)**2/(2*stim_width**2))
320         elif train and listener == 'A':
321             pos_riferimento_B = ultima_pos_B if ultima_pos_B is not None else messaggio
322             explore_pos = campiona_esplorazione_repulsiva(rng, W_BA, pos_riferimento_B)
323             explore_profile = EXPLORATION_PULSE_STRENGTH * np.exp(
324                 -circ_dist(x-explore_pos)**2/(2*stim_width**2))
325         else:
326             explore_profile = np.zeros(N)
327
328         for step_in_turn in range(steps_per_turn):
329             I_ext_A = stim_profile if (turn == 0 and step_in_turn < stim_duration_steps) else
330                 0.0
331
332             explore_now = explore_profile if (train and step_in_turn < explore_duration_steps)
333                 else np.zeros(N)
334             explore_A = explore_now if listener == 'A' else np.zeros(N)
335             explore_B = explore_now if listener == 'B' else np.zeros(N)

```

```

334     cross_to_A = COUPLING_STRENGTH * (rB @ W_BA) / N if listener == 'A' else np.zeros(
335         N)
336     cross_to_B = COUPLING_STRENGTH * (rA @ W_AB) / N if listener == 'B' else np.zeros(
337         N)
338     rec_A = J_exc @ rA / N - global_inhib*rA.mean()
339     rA_new = rA + dt*(-rA + F(rec_A + I_ext_A + cross_to_A + explore_A - aA)) / tau
340     aA = aA + dt*(-aA + GAIN_ADAPT*rA) / TAU_ADAPT
341     rA = rA_new
342
343     rec_B = J_exc @ rB / N - global_inhib*rB.mean()
344     rB_new = rB + dt*(-rB + F(rec_B + cross_to_B + explore_B - aB)) / tau
345     aB = aB + dt*(-aB + GAIN_ADAPT*rB) / TAU_ADAPT
346     rB = rB_new
347
348     pos_A = bump_pos(rA)
349     pos_B = bump_pos(rB)
350     pos_A_turni.append(pos_A)
351     pos_B_turni.append(pos_B)
352
353     if train and listener == 'B':
354         parlante_A = pos_A if pos_A is not None else ultima_pos_A
355         if parlante_A is not None and pos_B is not None:
356             W_AB += ETA * hebbian_bump(parlante_A, pos_B)
357             np.clip(W_AB, 0, W_MAX, out=W_AB)
358             normalizza_colonne(W_AB, W_AB_COL_CAP)
359     elif train and listener == 'A' and allena_BA:
360         parlante_B = pos_B if pos_B is not None else ultima_pos_B
361         if parlante_B is not None and pos_A is not None:
362             W_BA += ETA_BA * hebbian_bump(parlante_B, pos_A)
363             np.clip(W_BA, 0, W_MAX, out=W_BA)
364
365     if pos_A is not None:
366         ultima_pos_A = pos_A
367     if pos_B is not None:
368         ultima_pos_B = pos_B
369
370     return pos_A_turni, pos_B_turni
371
372
373 def eval_batch(W_AB, W_BA, messaggio, n_trial, seed0):
374     """Valutazione pulita: pesi congelati, niente rumore esplorativo.
375     Schema turni: 0=messaggio(A) 1=B ascolta 2=silenzio 3=A ascolta
376     4=silenzio 5=B ascolta 6=silenzio 7=A ascolta.
377     Il confronto per A va fatto contro il turno di silenzio subito prima
378     (2 per il turno 3, 6 per il turno 7): senza input esterno in quel
379     turno di silenzio A e' gia' quello che sara' -- solo un cambiamento
380     da li' al turno di ascolto successivo indica una vera risposta a B."""
381     successi_B1, successi_A3, successi_B2, successi_A7 = 0, 0, 0, 0
382     pos_B_ok, pos_A_ok = [], []
383     for k in range(n_trial):
384         rng = np.random.RandomState(seed0 + k)
385         pos_A, pos_B = run_episode(W_AB.copy(), W_BA.copy(), messaggio, rng, train=False)
386         if pos_B[1] is not None:
387             successi_B1 += 1
388             pos_B_ok.append(pos_B[1])
389         if pos_A[3] is not None and (pos_A[2] is None or abs(circ_dist(pos_A[3]-pos_A[2])) >
390             0.02):
391             successi_A3 += 1
392             pos_A_ok.append(pos_A[3])
393         if pos_B[5] is not None:
394             successi_B2 += 1
395         if pos_A[7] is not None and (pos_A[6] is None or abs(circ_dist(pos_A[7]-pos_A[6])) >
396             0.02):
397             successi_A7 += 1
398     return {
399         'tasso_B1': successi_B1/n_trial,

```

```

398     'tasso_A3': successi_A3/n_trial,
399     'tasso_B2': successi_B2/n_trial,
400     'tasso_A7': successi_A7/n_trial,
401     'std_B': np.std(pos_B_ok) if len(pos_B_ok) > 1 else None,
402     'std_A': np.std(pos_A_ok) if len(pos_A_ok) > 1 else None,
403     'media_B': np.mean(pos_B_ok) if pos_B_ok else None,
404 }
405
406
407 if __name__ == '__main__':
408     SEED = int(sys.argv[1]) if len(sys.argv) > 1 else 42
409     # ordine ruotato rispetto a dialogo_multi_scoperta_locale_montecarlo.py
410     # ([0.10, 0.40, 0.70]): serve a distinguere se la fragilita' osservata
411     # sul turno 5 (37.5% per il messaggio in posizione 2 su 8 seed) segue
412     # il VALORE del messaggio (0.40 resta fragile ovunque si trovi) o la
413     # POSIZIONE nel round-robin (chi va per secondo e' fragile, chiunque
414     # esso sia)
415     MESSAGGI = [0.40, 0.70, 0.10]
416     N_EPISODES = 13500
417     EVAL_EVERY = 500
418     N_TRIAL_EVAL = 15
419
420     W_AB = init_weak_bias(OFFSET_AB_INNATO, W_INIT_SCALE)
421     W_BA = init_weak_bias(OFFSET_BA_INNATO, W_INIT_SCALE)
422
423     print("=" * 70)
424     print(f"SETUP: {len(MESSAGGI)} messaggi = {MESSAGGI}, stessa coppia di sinapsi condivisa,
425           SEED={SEED}")
426     print("=" * 70)
427     W_AB_iniziale = W_AB.copy()
428     W_BA_iniziale = W_BA.copy()
429
430     print("\n" + "=" * 70)
431     print("BASELINE (pre-training), per ciascun messaggio")
432     print("=" * 70)
433     for m in MESSAGGI:
434         b = eval_batch(W_AB, W_BA, m, n_trial=15, seed0=0)
435         print(f" x={m:.2f}: B(t1)={b['tasso_B1']*100:.0f}% A(t3)={b['tasso_A3']*100:.0f}% "
436               f"B(t5)={b['tasso_B2']*100:.0f}% A(t7)={b['tasso_A7']*100:.0f}%")
437
438     print("\n" + "=" * 70)
439     print(f"TRAINING: {N_EPISODES} episodi ({WARMUP_EPISODES} di riscaldamento solo A->B), "
440           f"messaggi alternati in round-robin (esposizione garantita identica) tra {MESSAGGI}")
441     print("=" * 70)
442     rng_train = np.random.RandomState(SEED)
443     picco_W_AB_storia = []
444     picco_W_BA_storia = []
445     episodi_check = []
446     curva_min_per_messaggio = {m: [] for m in MESSAGGI}
447     scoperta_B = {m: None for m in MESSAGGI}
448
449     for ep in range(N_EPISODES):
450         allena_BA = ep >= WARMUP_EPISODES
451         messaggio = MESSAGGI[ep % len(MESSAGGI)]
452         pos_A, pos_B = run_episode(W_AB, W_BA, messaggio, rng_train, train=True,
453                                   allena_BA=allena_BA, scoperta_B=scoperta_B[messaggio])
454         if pos_B[1] is not None:
455             scoperta_B[messaggio] = pos_B[1]
456         W_AB *= DECAY_PER_EPISODE
457         if allena_BA:
458             W_BA *= DECAY_PER_EPISODE
459         picco_W_AB_storia.append(W_AB.max())
460         picco_W_BA_storia.append(W_BA.max())
461
462     if ep % EVAL_EVERY == 0 or ep == N_EPISODES - 1:
463         episodi_check.append(ep)
464         fase = "riscaldamento" if not allena_BA else "entrambi i canali"

```

```

464         riga = f" episodio {ep:4d} ({fase}):"
465         for m in MESSAGGI:
466             r = eval_batch(W_AB, W_BA, m, n_trial=N_TRIAL_EVAL, seed0=90000 + ep)
467             minimo = min(r['tasso_B1'], r['tasso_A3'], r['tasso_B2'], r['tasso_A7'])
468             curva_min_per_messaggio[m].append(minimo)
469             riga += f" x={m:.2f} peggiore-dei-4={minimo*100:5.1f}%"
470         print(riga)
471
472     print("\n" + "=" * 70)
473     print("DOPO IL TRAINING: valutazione pulita per ciascun messaggio")
474     print("=" * 70)
475     dopo_per_messaggio = {}
476     for m in MESSAGGI:
477         dopo = eval_batch(W_AB, W_BA, m, n_trial=40, seed0=9000)
478         dopo_per_messaggio[m] = dopo
479         print(f" x={m:.2f}: B(t1)={dopo['tasso_B1']*100:5.0f}% A(t3)={dopo['tasso_A3']*100:5.0f}% "
480               f"B(t5)={dopo['tasso_B2']*100:5.0f}% A(t7)={dopo['tasso_A7']*100:5.0f}%")
481         if dopo['media_B'] is not None:
482             offset = circ_dist(dopo['media_B'] - m)
483             print(f" offset A->B appreso: {offset:.3f} (bias innato: {OFFSET_AB_INNATO})")
484             # riga in formato fisso, facile da aggregare tra i seed con grep/awk
485             # 'pos' = posizione nel round-robin (0=primo, 1=secondo, 2=terzo)
486             print(f"MC_RIGA seed={SEED} x={m:.2f} pos={MESSAGGI.index(m)} B1={dopo['tasso_B1']*100:.0f} "
487                   f"A3={dopo['tasso_A3']*100:.0f} B5={dopo['tasso_B2']*100:.0f} A7={dopo['tasso_A7']*100:.0f}")
488
489     print("\n" + "=" * 70)
490     print("RISULTATO: interferenza tra i messaggi?")
491     print("=" * 70)
492     print(f" Picco finale W_AB: {W_AB.max():.4f} Picco finale W_BA: {W_BA.max():.4f}")
493     tutti_i_tassi = [v for d in dopo_per_messaggio.values()
494                      for v in (d['tasso_B1'], d['tasso_A3'], d['tasso_B2'], d['tasso_A7'])]
495     offsets = [circ_dist(dopo_per_messaggio[m]['media_B'] - m) for m in MESSAGGI
496                if dopo_per_messaggio[m]['media_B'] is not None]
497     offset_spread = (max(offsets) - min(offsets)) if len(offsets) > 1 else None
498     if min(tutti_i_tassi) >= 0.9:
499         print(" >>> Nessuna interferenza rilevabile: entrambi i messaggi, con la STESSA coppia "
500               "di sinapsi condivisa, arrivano al 100% (o quasi) su tutti e quattro gli scambi. "
501               f"Gli offset appresi per i due messaggi sono {[f'{o:.3f}' for o in offsets]} -- "
502               f"differiscono di {offset_spread:.3f} tra loro, se fosse pura sovrapposizione "
503               "casuale ci aspetteremmo che collassassero sullo stesso valore o si "
504               "distruggessero a vicenda; non e' successo. <<<")
505     elif min(tutti_i_tassi) < 0.5:
506         print(" >>> Interferenza rilevabile: almeno un messaggio non ha raggiunto un livello "
507               "affidabile -- puo' darsi che il budget di training condiviso non sia ancora "
508               "sufficiente per consolidare piu' associazioni (ciascun messaggio riceve solo "
509               "una frazione degli episodi totali), non necessariamente vera interferenza "
510               "distruttiva. Verificare le curve per-messaggio nel grafico. <<<")
511     else:
512         print(" >>> Risultato misto: alcuni scambi sono affidabili, altri no -- vedi il "
513               "dettaglio sopra per capire quali. <<<")
514
515     fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(12, 9))
516
517     colori = ['C3', 'C0', 'C2', 'C4']
518     for i, m in enumerate(MESSAGGI):
519         axes[0, 0].plot(episodi_check, curva_min_per_messaggio[m], 'o-',
520                         color=colori[i % len(colori)], label=f'messaggio x={m:.2f}')
521         axes[0, 0].axvline(WARMUP_EPISODES, color='gray', linestyle=':', label='fine riscaldamento')
522     axes[0, 0].set_xlabel('Episodio di training')
523     axes[0, 0].set_ylabel('Tasso di successo del PEGGIORE dei 4 scambi')
524     axes[0, 0].set_title("Un messaggio degrada l'altro? (valutazione pulita, periodica)")

```



```

525 axes[0, 0].legend(fontsize=8)
526 axes[0, 0].grid(alpha=0.3)
527 axes[0, 0].set_ylim(-0.05, 1.05)
528
529 axes[0, 1].plot(picco_W_AB_storia, color='C3', label='W_AB (A->B)')
530 axes[0, 1].plot(picco_W_BA_storia, color='C0', label='W_BA (B->A)')
531 axes[0, 1].axvline(WARMUP_EPISODES, color='gray', linestyle=':', label='fine
    riscaldamento')
532 axes[0, 1].set_xlabel('Episodio di training')
533 axes[0, 1].set_ylabel('Peso massimo')
534 axes[0, 1].set_title("Consolidamento delle due sinapsi (condivise fra i messaggi)")
535 axes[0, 1].legend(fontsize=8, loc='upper left')
536 axes[0, 1].grid(alpha=0.3)
537
538 im0 = axes[1, 0].imshow(W_AB_iniziale, origin='lower', extent=[0, 1, 0, 1],
539                        cmap='viridis', vmin=0, vmax=W_AB.max())
540 axes[1, 0].set_xlabel('Posizione post (B)')
541 axes[1, 0].set_ylabel('Posizione pre (A)')
542 axes[1, 0].set_title('W_AB PRIMA del training (bias innato debole)')
543 plt.colorbar(im0, ax=axes[1, 0])
544
545 im1 = axes[1, 1].imshow(W_AB, origin='lower', extent=[0, 1, 0, 1],
546                       cmap='viridis', vmin=0, vmax=W_AB.max())
547 axes[1, 1].set_xlabel('Posizione post (B)')
548 axes[1, 1].set_ylabel('Posizione pre (A)')
549 axes[1, 1].set_title(f'W_AB DOPO il training -- righe attese vicino a x={MESSAGGI}')
550 plt.colorbar(im1, ax=axes[1, 1])
551
552 plt.tight_layout()
553 plt.savefig(f'dialogo_multi_scoperta_locale_permutazione_seed{SEED}.png', dpi=150)
554 print(f"\nGrafico salvato in dialogo_multi_scoperta_locale_permutazione_seed{SEED}.png")

```

Codice sorgente: dialogo_multi_scoperta_locale_mischiato.py

```

1  """
2  Tentativo di correzione dell'effetto POSIZIONALE identificato in 5.5.10-5.5.11:
3  la posizione 2 del round-robin fisso ([0.10,0.40,0.70] ripetuto identico ogni
4  ciclo) e' risultata svantaggiata sul turno 5 in modo indipendente dal valore
5  del messaggio che la occupa (37.5% di affidabilita' in due ordini diversi,
6  sezione 5.5.11) -- un effetto puro dell'ordine temporale di allenamento.
7
8  Qui l'ordine del ciclo viene RIMESCOLATO ad ogni giro invece di restare
9  fisso: nessun messaggio resta bloccato nella stessa posizione per tutto il
10 training. Se l'effetto e' davvero posizionale e non altro, mescolare
11 dovrebbe spalmare lo svantaggio in media su tutti e tre i messaggi invece
12 di penalizzarne sistematicamente uno solo -- il tasso di successo
13 aggregato sul turno 5 dovrebbe salire, o quantomeno diventare piu' uniforme
14 tra i tre messaggi. Stesso codice per il resto, stesso protocollo a 8 seed
15 paralleli (seed 101-108, come nelle sezioni precedenti) per la stessa
16 verifica di robustezza statistica.
17
18 --- docstring originale di dialogo_multi_scoperta_locale.py, per riferimento ---
19
20 Estensione di dialogo_multi_repulsione_3msg.py e dialogo_multi_repulsione_annealing.py:
21 entrambi avevano mostrato che una repulsione abbastanza forte da separare le
22 tre righe primarie (visibile e pulita nella mappa dei pesi) lascia comunque
23 il consolidamento debole (picco W_AB ~0.006-0.007, contro ~0.04 della
24 repulsione debole che pero' collide). Annealing (repulsione alta poi
25 decadente) non ha risolto la tensione.
26
27 Ipotesi diversa qui: il problema non e' la FORZA della repulsione ma il
28 fatto che resti attiva per TUTTO il training. Anche dopo che un messaggio
29 ha trovato una zona, ogni nuovo tentativo esplorativo continua a essere
30 ripescato dalla distribuzione repulsiva GLOBALE, che si sposta leggermente
31 ogni volta che ALTRI messaggi si allenano (la loro occupazione cambia) --
32 impedendo al rinforzo di concentrarsi in un punto stabile anche a
33 separazione gia' ottenuta.

```

```

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
Correzione: due fasi per messaggio, non una sola strategia fissa per tutto
il training. Finche' un messaggio non ha ancora trovato una prima risposta
valida, esplorazione repulsiva (come prima, serve a separare le scoperte).
Una volta trovata, esplorazione LOCALE (piccolo jitter attorno alla
posizione gia' scoperta) invece di continuare a ripescare dalla
distribuzione globale -- il consolidamento non dipende piu' da cosa
succede altrove nella matrice.

--- docstring originale di dialogo_multi_repulsione_3msg.py, per riferimento ---

Estensione di dialogo_multi_repulsione.py: la' l'esplorazione repulsiva
(pescare l'impulso esplorativo evitando le zone di B gia' rivendicate da
ALTRI messaggi) aveva risolto quasi del tutto l'interferenza osservata con
2 messaggi (7 scambi su 8 al 100%). Domanda di scalabilita': la stessa
correzione regge anche con 3 messaggi, con un budget di training scalato
in proporzione (WARMUP e N_EPISODES triplicati rispetto alla versione a 2
messaggi, per dare a ciascun messaggio lo stesso numero di episodi
effettivi)? Nessun cambiamento all'algoritmo stesso: il codice era gia'
scritto in modo generico rispetto al numero di messaggi (round-robin via
ep % len(MESSAGGI)).

Messaggi usati: 0.10, 0.40, 0.70 (spaziatura uniforme di 0.30 sull'anello,
stessa logica di contextual_policy.py con i suoi 3 contesti).

--- docstring originale di dialogo_multi_repulsione.py, per riferimento ---

Estensione di dialogo_stdp_adattamento.py: la' un solo messaggio fisso
(x=0.40) imparava uno scambio bidirezionale perfettamente affidabile in
entrambe le direzioni. Qui la domanda e' se la STESSA coppia di sinapsi
W_AB/W_BA puo' imparare a distinguere PIU' messaggi diversi senza che si
interferiscano a vicenda -- il vero test di generalizzazione, nello
stesso spirito di contextual_policy.py (che estende rl_bandit.py da un
singolo contesto a piu' contesti).

Messaggi usati: 0.15 e 0.65 (distanza circolare -0.5, il piu' possibile
separati sull'anello). Ogni episodio ne sceglie uno a caso, cosi' come
contextual_policy.py sceglie un contesto a caso a ogni prova. Le sinapsi
restano matrici N x N condivise fra tutti i messaggi -- se i due messaggi
sono abbastanza separati rispetto alla larghezza del kernel Hebbiano
(SIGMA_W=0.05, quindi le due "zone" occupano regioni ben distinte della
matrice), l'aspettativa e' che NON interferiscano; il codice sotto lo
verifica invece di assumerlo, con una valutazione pulita per messaggio a
fine training e un controllo esplicito sull'ALTRO messaggio ogni volta che
se ne allena uno (per scoprire un eventuale degrado nel tempo).

Riassunto di dialogo_stdp_adattamento.py (di cui questo file eredita tutta
la meccanica): il canale A->B si consolida con successo (0% -> 100%) usando
adattamento a soglia di scarica + rumore esplorativo + rinforzo Hebbiano di
fine turno. Il canale di ritorno B->A era piu' lento (bersaglio mobile nei
primi episodi) ma si risolve con una fase di riscaldamento (solo A->B) e
un tasso di apprendimento piu' alto per B->A. Con un solo messaggio,
tutti e quattro gli scambi verificati (B al turno 1 e 5, A al turno 3 e 7)
arrivano al 100% di affidabilita' in valutazione pulita.

AGGIORNAMENTO: dialogo_multi_messaggio.py aveva gia' risposto alla domanda
di questo file, ma non come sperato. Con due messaggi (0.15 e 0.65) il
canale B->A restava pulito al 100% per entrambi su due run indipendenti
(anche con esposizione garantita identica, round-robin), ma il canale
A->B mostrava un'interferenza competitiva reale: un solo messaggio vinceva
e arrivava al 100%, l'altro crollava a 0% -- e CAMBIANDO run cambiava
quale dei due vinceva, escludendo che fosse solo esposizione ineguale.

Qui si prova una correzione mirata proprio a quel meccanismo: una
NORMALIZZAZIONE OMEOSTATICA del totale dei pesi in ENTRATA su ogni
neurone di B (il totale di ogni colonna di W_AB non puo' superare un
tetto fisso, W_AB_COL_CAP). L'idea, motivata biologicamente (i neuroni
veri regolano omeostaticamente il totale delle proprie sinapsi in

```

```

102 entrata): se i due messaggi competono per la STESSA zona di risposta in
103 B, la normalizzazione impedisce a uno dei due di saturarla del tutto a
104 spese dell'altro; se invece puntano a zone diverse, non li tocca. Un
105 test di regressione con un solo messaggio conferma che la normalizzazione
106 non interferisce con l'apprendimento quando non c'e' competizione (il
107 totale di colonna resta ben sotto il tetto per tutto il training).
108 """
109
110 import sys
111 import numpy as np
112 import matplotlib
113 matplotlib.use('Agg')
114 import matplotlib.pyplot as plt
115
116
117 def circ_dist(d):
118     return 0.5 - np.abs(np.abs(d) - 0.5)
119
120
121 N = 200
122 x = np.arange(N) / N
123 tau = 10.0
124 dt = 0.2
125
126 A_exc = 20.0
127 sigma_exc = 0.05
128 global_inhib = 5.0
129 r_max = 5.0
130 stim_strength = 3.0
131 stim_width = 0.03
132 stim_duration_ms = 80
133
134 d_matrix = circ_dist(x[:, None] - x[None, :])
135 J_exc = A_exc * np.exp(-d_matrix**2 / (2*sigma_exc**2))
136
137 COUPLING_STRENGTH = 1.3
138 T_TURN = 200
139 # schema dei turni con un turno di silenzio/recupero tra un ascolto e
140 # l'altro (verificato necessario: senza il silenzio, il tentativo di
141 # ascolto immediatamente successivo a un turno di parola arriva mentre
142 # l'adattamento e' ancora al culmine e non si accende quasi mai -- vedi
143 # docstring)
144 SCHEDULE = [None, 'B', None, 'A', None, 'B', None, 'A']
145 N_TURNS = len(SCHEDULE)
146 steps_per_turn = int(T_TURN/dt)
147
148 # bias innato: stessa forma delle mappe fisse di dialogo_ring_attractor.py,
149 # ma scalato troppo debole per bastare da solo (verificato sotto)
150 OFFSET_AB_INNATO = 0.3
151 OFFSET_BA_INNATO = 0.2
152 # calibrato empiricamente (vedi note): la transizione da "nessun bump" a
153 # "bump certo" in B e' un'accensione tutto-o-niente tra scale=0.0025 e 0.003
154 # (l'attrattore B e' bistabile, non risponde linearmente all'input in ingresso)
155 # -- si parte apposta sotto quella soglia, cosi' l'ignizione iniziale dipende
156 # solo dal rumore esplorativo, non dal bias innato da solo
157 W_INIT_SCALE = 0.0018
158 SIGMA_W = 0.05
159 W_MAX = 2.5
160 ETA = 0.0001
161 # tentativo di correzione dell'interferenza osservata in dialogo_multi_messaggio.py
162 # (con esposizione uguale garantita in round-robin, un messaggio arrivava
163 # comunque al 100% e l'altro crollava a 0% su A->B, mentre B->A restava
164 # sempre pulito): normalizzazione omeostatica del totale dei pesi in entrata
165 # su ogni neurone di B. Cap stimato da un run di riferimento a un solo
166 # messaggio (dialogo_stdp_adattamento.py, picco W_AB=0.0476 -- somma di
167 # colonna stimata -picco*sigma_w*sqrt(2*pi)*N =~ 1.2): il cap e' fissato un
168 # po' sopra quel valore, cosi' un singolo messaggio ha ancora spazio per
169 # diventare autosufficiente, ma due messaggi che puntano alla stessa zona

```

```

170 # di B non possono piu' saturarla entrambi senza competere per lo stesso
171 # budget
172 W_AB_COL_CAP = 1.5
173 # repulsione dell'esplorazione: quanto pesare in meno una zona gia'
174 # occupata (somma di colonna) quando si sceglie una posizione casuale per
175 # il rumore esplorativo. A REPULSIONE=5, una zona con occupazione-1.0 (gia'
176 # ben rivendicata) ha 1/6 della probabilita' di una zona libera.
177 # Con 3 messaggi (che generano anche le proprie associazioni derivate di
178 # turno 5) servono piu' "slot" distinti sull'anello che con 2 -- una prima
179 # run a REPULSIONE=5 ha mostrato una sola associazione derivata dominare
180 # a spese delle tre righe primarie, con un'instabilita' persistente fino a
181 # fine training invece di stabilizzarsi come con 2 messaggi. Qui la
182 # repulsione e' rinforzata (x4) per scoraggiare piu' decisamente le
183 # collisioni quando i contendenti per lo spazio disponibile sono di piu'
184 REPULSIONE_ESPLORAZIONE = 10.0
185 # larghezza del jitter usato per l'esplorazione LOCALE una volta che un
186 # messaggio ha gia' scoperto una prima risposta valida (vedi
187 # campiona_esplorazione per la logica completa a due fasi)
188 JITTER_LOCALE_STD = 0.02
189 # B->A ha un tasso di successo durante il training piu' basso di A->B (vedi
190 # dialogo_stdp_adattamento.png della run precedente: ~100% vs ~65-80%), e
191 # soprattutto nei primi episodi la posizione di B stessa non si e' ancora
192 # stabilizzata -- rinforzare un bersaglio che si sposta episodio per
193 # episodio diluisce il rinforzo Hebbiano invece di concentrarlo. ETA_BA
194 # piu' alto compensa il minor numero di eventi di rinforzo utili
195 ETA_BA = 0.0003
196 # fase di riscaldamento: per i primi WARMUP_EPISODES si allena solo A->B
197 # (W_BA resta congelata al bias innato) cosi' che, quando B->A comincia
198 # davvero ad imparare, la posizione di B a cui deve puntare sia gia'
199 # stabile -- altrimenti gli episodi iniziali sprecano rinforzo su un
200 # bersaglio mobile (verificato: senza questa fase B->A cresce ~7 volte
201 # piu' lento di A->B in 2000 episodi). Con piu' messaggi il budget si
202 # divide tra loro (round-robin), quindi qui e' scalato in proporzione al
203 # numero di messaggi per dare a CIASCUNO lo stesso numero di episodi di
204 # riscaldamento (~400) della versione a un solo messaggio -- con 3
205 # messaggi serve il triplo rispetto alla versione a 2
206 WARMUP_EPISODES = 1200
207 DECAY_PER_EPISODE = 0.999
208 # esplorazione: un impulso a posizione casuale, stessa forma/durata del
209 # messaggio vero, ma troppo debole per accendere un bump DA SOLO (soglia di
210 # accensione solitaria verificata a strength-0.0036 con questa durata --
211 # 0.003 sta sotto). Solo quando l'impulso casuale capita vicino alla zona
212 # gia' favorita dal bias innato, la somma dei due basta a superare la soglia
213 # -- rumore incoerente puro (provato prima: rumore bianco indipendente per
214 # passo) non ha mai acceso nulla in 40 episodi, perche' la costante di tempo
215 # della rete (tau=10ms) lo media via prima che si accumuli in un punto
216 EXPLORATION_PULSE_STRENGTH = 0.0080
217 EXPLORATION_PULSE_DURATION_MS = stim_duration_ms
218
219 # adattamento: calibrato con un ring isolato (vedi note nel docstring) --
220 # a gain=0.25, tau=200ms un bump segue picco/turno = 5.00 -> 2.71 -> 0.00,
221 # cioe' pieno per un turno, affievolito nel successivo, spento nel terzo
222 GAIN_ADAPT = 0.25
223 TAU_ADAPT = 200.0
224
225
226 def F(u):
227     return np.clip(u, 0, r_max)
228
229
230 def bump_pos(r):
231     return x[np.argmax(r)] if r.max() > 0.5 else None
232
233
234 def init_weak_bias(offset, scale):
235     target = (x[:, None] + offset) % 1.0
236     d = circ_dist(x[None, :] - target)
237     return scale * np.exp(-d**2/(2*SIGMA_W**2))

```

```

238
239
240 def hebbian_bump(pos_pre, pos_post):
241     kern_pre = np.exp(-circ_dist(x-pos_pre)**2/(2*SIGMA_W**2))
242     kern_post = np.exp(-circ_dist(x-pos_post)**2/(2*SIGMA_W**2))
243     return np.outer(kern_pre, kern_post)
244
245
246 def normalizza_colonne(W, cap):
247     """Scaling omeostatico: il totale dei pesi in ENTRATA su ogni neurone
248     di B (colonna di W_AB) non puo' superare 'cap'. Se due messaggi
249     competono per la stessa zona di B, questo impedisce a uno dei due di
250     monopolizzare quella colonna a spese dell'altro -- senza impedire a
251     messaggi che puntano a zone DIVERSE di crescere ciascuno per conto suo."""
252     somme = W.sum(axis=0)
253     fattore = np.minimum(1.0, cap / np.maximum(somme, 1e-12))
254     W *= fattore[None, :]
255
256
257 def campiona_esplorazione_repulsiva(rng, W, pos_propria):
258     """Invece di una posizione uniforme casuale, pesca preferendo le zone
259     ANCORA POCO occupate della matrice (somma di colonna bassa) -- ma
260     contando solo l'occupazione dovuta ad ALTRE righe (altri messaggi),
261     non alla propria: altrimenti un messaggio verrebbe respinto dalla sua
262     stessa zona proprio mentre sta cercando di consolidarla, sabotando il
263     bootstrap. L'ipotesi e' che senza questa repulsione la ricerca casuale
264     di piu' messaggi tenda a riscoprire per puro caso la stessa zona
265     "facile" dell'anello (lo stesso bias di posizione gia' documentato per
266     il ring attractor, sezione 9), non perche' competano davvero ma perche'
267     la ricerca non ha memoria di cosa e' gia' stato trovato da altri."""
268     peso_riga_propria = np.exp(-circ_dist(x-pos_propria)**2/(2*SIGMA_W**2))
269     contributo_proprio = np.outer(peso_riga_propria, np.ones(N)) * W
270     occupazione_altri = W.sum(axis=0) - contributo_proprio.sum(axis=0)
271     occupazione_altri = np.maximum(occupazione_altri, 0.0)
272     peso = 1.0 / (1.0 + REPULSIONE_ESPLORAZIONE * occupazione_altri)
273     peso /= peso.sum()
274     return rng.choice(x, p=peso)
275
276
277 def campiona_esplorazione(rng, W, pos_propria, scoperta):
278     """Due fasi, non una sola strategia per tutto il training. Finche' un
279     messaggio non ha ancora trovato UNA risposta valida, usa la ricerca
280     repulsiva (evita le zone gia' rivendicate da altri messaggi -- serve a
281     separare le scoperte). Una volta trovata una prima risposta, passa a
282     un'esplorazione LOCALE (piccolo jitter attorno alla posizione gia'
283     scoperta) invece di continuare a ripescare dalla distribuzione globale
284     repulsiva -- che altrimenti resta influenzata da come cambia
285     l'occupazione ALTRUI durante tutto il resto del training, impedendo al
286     rinforzo di concentrarsi in un punto stabile anche dopo che le zone
287     sono gia' separate (l'ipotesi diagnosticata dopo i tentativi con
288     repulsione fissa e con annealing, entrambi rimasti deboli in magnitudo
289     anche a separazione ottenuta)."""
290     if scoperta is not None:
291         return (scoperta + rng.normal(0, JITTER_LOCALE_STD)) % 1.0
292     return campiona_esplorazione_repulsiva(rng, W, pos_propria)
293
294
295 def run_episode(W_AB, W_BA, messaggio, rng, train, allena_BA=True, scoperta_B=None):
296     rA = np.zeros(N)
297     rB = np.zeros(N)
298     aA = np.zeros(N)
299     aB = np.zeros(N)
300     stim_profile = stim_strength * np.exp(-circ_dist(x-messaggio)**2/(2*stim_width**2))
301     stim_duration_steps = int(stim_duration_ms/dt)
302
303     pos_A_turni = []
304     pos_B_turni = []
305     # posizione dell'ULTIMO bump valido di ciascun ring, indipendentemente

```

```

306 # da quanti turni fa: serve per il rinforzo Hebbiano, perche' con
307 # l'adattamento chi ha "parlato" spesso si e' gia' spento per conto suo
308 # nel momento esatto in cui l'ascoltatore finisce di reagire -- leggere
309 # solo la posizione istantanea perderebbe quasi ogni coppia valida
310 ultima_pos_A, ultima_pos_B = None, None
311
312 explore_duration_steps = int(EXPLORATION_PULSE_DURATION_MS/dt)
313
314 for turn, listener in enumerate(SCHEDULE):
315
316     if train and listener == 'B':
317         explore_pos = campiona_esplorazione(rng, W_AB, messaggio, scoperta_B)
318         explore_profile = EXPLORATION_PULSE_STRENGTH * np.exp(
319             -circ_dist(x-explore_pos)**2/(2*stim_width**2))
320     elif train and listener == 'A':
321         pos_riferimento_B = ultima_pos_B if ultima_pos_B is not None else messaggio
322         explore_pos = campiona_esplorazione_repulsiva(rng, W_BA, pos_riferimento_B)
323         explore_profile = EXPLORATION_PULSE_STRENGTH * np.exp(
324             -circ_dist(x-explore_pos)**2/(2*stim_width**2))
325     else:
326         explore_profile = np.zeros(N)
327
328     for step_in_turn in range(steps_per_turn):
329         I_ext_A = stim_profile if (turn == 0 and step_in_turn < stim_duration_steps) else
330             0.0
331
332         explore_now = explore_profile if (train and step_in_turn < explore_duration_steps)
333             else np.zeros(N)
334         explore_A = explore_now if listener == 'A' else np.zeros(N)
335         explore_B = explore_now if listener == 'B' else np.zeros(N)
336
337         cross_to_A = COUPLING_STRENGTH * (rB @ W_BA) / N if listener == 'A' else np.zeros(
338             N)
339         cross_to_B = COUPLING_STRENGTH * (rA @ W_AB) / N if listener == 'B' else np.zeros(
340             N)
341
342         rec_A = J_exc @ rA / N - global_inhib*rA.mean()
343         rA_new = rA + dt*(-rA + F(rec_A + I_ext_A + cross_to_A + explore_A - aA)) / tau
344         aA = aA + dt*(-aA + GAIN_ADAPT*rA) / TAU_ADAPT
345         rA = rA_new
346
347         rec_B = J_exc @ rB / N - global_inhib*rB.mean()
348         rB_new = rB + dt*(-rB + F(rec_B + cross_to_B + explore_B - aB)) / tau
349         aB = aB + dt*(-aB + GAIN_ADAPT*rB) / TAU_ADAPT
350         rB = rB_new
351
352         pos_A = bump_pos(rA)
353         pos_B = bump_pos(rB)
354         pos_A_turni.append(pos_A)
355         pos_B_turni.append(pos_B)
356
357     if train and listener == 'B':
358         parlante_A = pos_A if pos_A is not None else ultima_pos_A
359         if parlante_A is not None and pos_B is not None:
360             W_AB += ETA * hebbian_bump(parlante_A, pos_B)
361             np.clip(W_AB, 0, W_MAX, out=W_AB)
362             normalizza_colonne(W_AB, W_AB_COL_CAP)
363     elif train and listener == 'A' and allena_BA:
364         parlante_B = pos_B if pos_B is not None else ultima_pos_B
365         if parlante_B is not None and pos_A is not None:
366             W_BA += ETA_BA * hebbian_bump(parlante_B, pos_A)
367             np.clip(W_BA, 0, W_MAX, out=W_BA)
368
369     if pos_A is not None:
370         ultima_pos_A = pos_A
371     if pos_B is not None:
372         ultima_pos_B = pos_B

```

```

370         return pos_A_turni, pos_B_turni
371
372
373 def eval_batch(W_AB, W_BA, messaggio, n_trial, seed0):
374     """Valutazione pulita: pesi congelati, niente rumore esplorativo.
375     Schema turni: 0=messaggio(A) 1=B ascolta 2=silenzio 3=A ascolta
376     4=silenzio 5=B ascolta 6=silenzio 7=A ascolta.
377     Il confronto per A va fatto contro il turno di silenzio subito prima
378     (2 per il turno 3, 6 per il turno 7): senza input esterno in quel
379     turno di silenzio A e' gia' quello che sara' -- solo un cambiamento
380     da li' al turno di ascolto successivo indica una vera risposta a B."""
381     successi_B1, successi_A3, successi_B2, successi_A7 = 0, 0, 0, 0
382     pos_B_ok, pos_A_ok = [], []
383     for k in range(n_trial):
384         rng = np.random.RandomState(seed0 + k)
385         pos_A, pos_B = run_episode(W_AB.copy(), W_BA.copy(), messaggio, rng, train=False)
386         if pos_B[1] is not None:
387             successi_B1 += 1
388             pos_B_ok.append(pos_B[1])
389         if pos_A[3] is not None and (pos_A[2] is None or abs(circ_dist(pos_A[3]-pos_A[2])) >
390                                0.02):
391             successi_A3 += 1
392             pos_A_ok.append(pos_A[3])
393         if pos_B[5] is not None:
394             successi_B2 += 1
395         if pos_A[7] is not None and (pos_A[6] is None or abs(circ_dist(pos_A[7]-pos_A[6])) >
396                                0.02):
397             successi_A7 += 1
398     return {
399         'tasso_B1': successi_B1/n_trial,
400         'tasso_A3': successi_A3/n_trial,
401         'tasso_B2': successi_B2/n_trial,
402         'tasso_A7': successi_A7/n_trial,
403         'std_B': np.std(pos_B_ok) if len(pos_B_ok) > 1 else None,
404         'std_A': np.std(pos_A_ok) if len(pos_A_ok) > 1 else None,
405         'media_B': np.mean(pos_B_ok) if pos_B_ok else None,
406     }
407
408 if __name__ == '__main__':
409     SEED = int(sys.argv[1]) if len(sys.argv) > 1 else 42
410     MESSAGGI = [0.10, 0.40, 0.70]
411     N_EPISODES = 13500
412     EVAL_EVERY = 500
413     N_TRIAL_EVAL = 15
414
415     W_AB = init_weak_bias(OFFSET_AB_INNATO, W_INIT_SCALE)
416     W_BA = init_weak_bias(OFFSET_BA_INNATO, W_INIT_SCALE)
417
418     print("=" * 70)
419     print(f"SETUP: {len(MESSAGGI)} messaggi = {MESSAGGI}, stessa coppia di sinapsi condivisa,
420           SEED={SEED}")
421     print("=" * 70)
422     W_AB_iniziale = W_AB.copy()
423     W_BA_iniziale = W_BA.copy()
424
425     print("\n" + "=" * 70)
426     print("BASELINE (pre-training), per ciascun messaggio")
427     print("=" * 70)
428     for m in MESSAGGI:
429         b = eval_batch(W_AB, W_BA, m, n_trial=15, seed0=0)
430         print(f"x={m:.2f}: B(t1)={b['tasso_B1']*100:.0f}% A(t3)={b['tasso_A3']*100:.0f}% "
431               f"B(t5)={b['tasso_B2']*100:.0f}% A(t7)={b['tasso_A7']*100:.0f}%")
432
433     print("\n" + "=" * 70)
434     print(f"TRAINING: {N_EPISODES} episodi ({WARMUP_EPISODES} di riscaldamento solo A->B), "
435           f"messaggi alternati in round-robin (esposizione garantita identica) tra {MESSAGGI}")

```

```

434 print("=" * 70)
435 rng_train = np.random.RandomState(SEED)
436 picco_W_AB_storia = []
437 picco_W_BA_storia = []
438 episodi_check = []
439 curva_min_per_messaggio = {m: [] for m in MESSAGGI}
440 scoperta_B = {m: None for m in MESSAGGI}
441 # ordine del ciclo RIMESCOLATO a ogni giro (non piu' fisso [0.10,0.40,0.70]
442 # ripetuto identico): la sezione 5.5.11 ha mostrato che la posizione 2 del
443 # round-robin e' strutturalmente svantaggiata sul turno 5, indipendentemente
444 # da quale messaggio la occupi -- rimescolando, nessun messaggio resta
445 # bloccato nella stessa posizione per tutto il training, e lo svantaggio
446 # dovrebbe spalmarsi in media su tutti e tre invece di penalizzarne uno solo
447 ciclo_corrente = list(MESSAGGI)
448 rng_train.shuffle(ciclo_corrente)
449
450 for ep in range(N_EPISODES):
451     allena_BA = ep >= WARMUP_EPISODES
452     if ep % len(MESSAGGI) == 0 and ep > 0:
453         ciclo_corrente = list(MESSAGGI)
454         rng_train.shuffle(ciclo_corrente)
455     messaggio = ciclo_corrente[ep % len(MESSAGGI)]
456     pos_A, pos_B = run_episode(W_AB, W_BA, messaggio, rng_train, train=True,
457                               allena_BA=allena_BA, scoperta_B=scoperta_B[messaggio])
458     if pos_B[1] is not None:
459         scoperta_B[messaggio] = pos_B[1]
460     W_AB *= DECAY_PER_EPISODE
461     if allena_BA:
462         W_BA *= DECAY_PER_EPISODE
463     picco_W_AB_storia.append(W_AB.max())
464     picco_W_BA_storia.append(W_BA.max())
465
466     if ep % EVAL_EVERY == 0 or ep == N_EPISODES - 1:
467         episodi_check.append(ep)
468         fase = "riscaldamento" if not allena_BA else "entrambi i canali"
469         riga = f" episodio {ep:4d} ({fase}):"
470         for m in MESSAGGI:
471             r = eval_batch(W_AB, W_BA, m, n_trial=N_TRIAL_EVAL, seed0=90000 + ep)
472             minimo = min(r['tasso_B1'], r['tasso_A3'], r['tasso_B2'], r['tasso_A7'])
473             curva_min_per_messaggio[m].append(minimo)
474             riga += f" x={m:.2f} peggiore-dei-4={minimo*100:5.1f}%"
475         print(riga)
476
477 print("\n" + "=" * 70)
478 print("DOPO IL TRAINING: valutazione pulita per ciascun messaggio")
479 print("=" * 70)
480 dopo_per_messaggio = {}
481 for m in MESSAGGI:
482     dopo = eval_batch(W_AB, W_BA, m, n_trial=40, seed0=9000)
483     dopo_per_messaggio[m] = dopo
484     print(f" x={m:.2f}: B(t1)={dopo['tasso_B1']*100:5.0f}% A(t3)={dopo['tasso_A3']*100:5.0f}% "
485           f"B(t5)={dopo['tasso_B2']*100:5.0f}% A(t7)={dopo['tasso_A7']*100:5.0f}%")
486     if dopo['media_B'] is not None:
487         offset = circ_dist(dopo['media_B'] - m)
488         print(f" offset A->B appreso: {offset:.3f} (bias innato: {OFFSET_AB_INNATO})")
489         # riga in formato fisso, facile da aggregare tra i seed con grep/awk
490         print(f"MC_RIGA seed={SEED} x={m:.2f} B1={dopo['tasso_B1']*100:.0f} "
491               f"A3={dopo['tasso_A3']*100:.0f} B5={dopo['tasso_B2']*100:.0f} A7={dopo['tasso_A7']*100:.0f}")
492
493 print("\n" + "=" * 70)
494 print("RISULTATO: interferenza tra i messaggi?")
495 print("=" * 70)
496 print(f" Picco finale W_AB: {W_AB.max():.4f} Picco finale W_BA: {W_BA.max():.4f}")
497 tutti_i_tassi = [v for d in dopo_per_messaggio.values()
498                  for v in (d['tasso_B1'], d['tasso_A3'], d['tasso_B2'], d['tasso_A7'])]
499 offsets = [circ_dist(dopo_per_messaggio[m]['media_B'] - m) for m in MESSAGGI]

```



```

500         if dopo_per_messaggio[m]['media_B'] is not None
501 offset_spread = (max(offsets) - min(offsets)) if len(offsets) > 1 else None
502 if min(tutti_i_tassi) >= 0.9:
503     print(" >>> Nessuna interferenza rilevabile: entrambi i messaggi, con la STESSA coppia
504         "
505         "di sinapsi condivisa, arrivano al 100% (o quasi) su tutti e quattro gli scambi.
506         "
507         f"Gli offset appresi per i due messaggi sono {[f'{o:.3f}' for o in offsets]} --
508         "
509         f"differiscono di {offset_spread:.3f} tra loro, se fosse pura sovrapposizione "
510         "casuale ci aspetteremmo che collassassero sullo stesso valore o si "
511         "distruggessero a vicenda; non e' successo. <<<")
512 elif min(tutti_i_tassi) < 0.5:
513     print(" >>> Interferenza rilevabile: almeno un messaggio non ha raggiunto un livello "
514           "affidabile -- puo' darsi che il budget di training condiviso non sia ancora "
515           "sufficiente per consolidare piu' associazioni (ciascun messaggio riceve solo "
516           "una frazione degli episodi totali), non necessariamente vera interferenza "
517           "distruttiva. Verificare le curve per-messaggio nel grafico. <<<")
518 else:
519     print(" >>> Risultato misto: alcuni scambi sono affidabili, altri no -- vedi il "
520           "dettaglio sopra per capire quali. <<<")
521
522 fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(12, 9))
523
524 colori = ['C3', 'C0', 'C2', 'C4']
525 for i, m in enumerate(MESSAGGI):
526     axes[0, 0].plot(episodi_check, curva_min_per_messaggio[m], 'o-',
527                     color=colori[i % len(colori)], label=f'messaggio x={m:.2f}')
528 axes[0, 0].axvline(WARMUP_EPISODES, color='gray', linestyle=':', label='fine
529 riscaldamento')
530 axes[0, 0].set_xlabel('Episodio di training')
531 axes[0, 0].set_ylabel('Tasso di successo del PEGGIORE dei 4 scambi')
532 axes[0, 0].set_title("Un messaggio degrada l'altro? (valutazione pulita, periodica)")
533 axes[0, 0].legend(fontsize=8)
534 axes[0, 0].grid(alpha=0.3)
535 axes[0, 0].set_ylim(-0.05, 1.05)
536
537 axes[0, 1].plot(picco_W_AB_storia, color='C3', label='W_AB (A->B)')
538 axes[0, 1].plot(picco_W_BA_storia, color='C0', label='W_BA (B->A)')
539 axes[0, 1].axvline(WARMUP_EPISODES, color='gray', linestyle=':', label='fine
540 riscaldamento')
541 axes[0, 1].set_xlabel('Episodio di training')
542 axes[0, 1].set_ylabel('Peso massimo')
543 axes[0, 1].set_title("Consolidamento delle due sinapsi (condivise fra i messaggi)")
544 axes[0, 1].legend(fontsize=8, loc='upper left')
545 axes[0, 1].grid(alpha=0.3)
546
547 im0 = axes[1, 0].imshow(W_AB_iniziale, origin='lower', extent=[0, 1, 0, 1],
548                          cmap='viridis', vmin=0, vmax=W_AB.max())
549 axes[1, 0].set_xlabel('Posizione post (B)')
550 axes[1, 0].set_ylabel('Posizione pre (A)')
551 axes[1, 0].set_title('W_AB PRIMA del training (bias innato debole)')
552 plt.colorbar(im0, ax=axes[1, 0])
553
554 im1 = axes[1, 1].imshow(W_AB, origin='lower', extent=[0, 1, 0, 1],
555                          cmap='viridis', vmin=0, vmax=W_AB.max())
556 axes[1, 1].set_xlabel('Posizione post (B)')
557 axes[1, 1].set_ylabel('Posizione pre (A)')
558 axes[1, 1].set_title(f'W_AB DOPO il training -- righe attese vicino a x={MESSAGGI}')
559 plt.colorbar(im1, ax=axes[1, 1])
560
561 plt.tight_layout()
562 plt.savefig(f'dialogo_multi_scoperta_locale_mischiato_seed{SEED}.png', dpi=150)
563 print(f"\nGrafico salvato in dialogo_multi_scoperta_locale_mischiato_seed{SEED}.png")

```

Codice sorgente: dialogo_multi_scoperta_bidirezionale.py

```

1  """
2  Seconda correzione tentata dopo 5.5.11-5.5.12. La'/qui il quadro e':
3  - turno 5 (canale B, torna ad ascoltare): effetto POSIZIONALE puro (5.5.11),
4    un tentativo di correggerlo mescolando l'ordine del round-robin (5.5.12)
5    ha reso il sistema piu' equo ma il totale aggregato e' sceso (87.5% da
6    91.7%) -- non risolto, documentato come trade-off onesto.
7  - turno 7 (canale A, torna ad ascoltare): effetto legato al VALORE del
8    messaggio (x=0.70 fragile all'87.5% ovunque si trovi nell'ordine),
9    probabile connessione con il bias di posizione del ring attractor mai
10   spiegato fino in fondo nel resto del progetto.
11
12  Osservazione strutturale che questo script corregge: il canale B->A (turni
13  3 e 7) non aveva MAI ricevuto il trattamento a due fasi (repulsione per la
14  scoperta, poi esplorazione locale per il consolidamento) introdotto in
15  dialogo_multi_scoperta_locale.py per il canale A->B -- restava con la sola
16  ricerca repulsiva per tutta la durata del training. Qui lo stesso
17  meccanismo (scoperta_A, analogo a scoperta_B) viene esteso anche al canale
18  di ritorno, per vedere se rende piu' stabili anche le associazioni di
19  ordine piu' alto sul lato A (turno 7 in particolare). Stesso protocollo a
20  8 seed (101-108) per la verifica di robustezza.
21
22  --- docstring originale di dialogo_multi_scoperta_locale.py, per riferimento ---
23
24  Estensione di dialogo_multi_repulsione_3msg.py e dialogo_multi_repulsione_annealing.py:
25  entrambi avevano mostrato che una repulsione abbastanza forte da separare le
26  tre righe primarie (visibile e pulita nella mappa dei pesi) lascia comunque
27  il consolidamento debole (picco W_AB ~0.006-0.007, contro ~0.04 della
28  repulsione debole che pero' collide). Annealing (repulsione alta poi
29  decadente) non ha risolto la tensione.
30
31  Ipotesi diversa qui: il problema non e' la FORZA della repulsione ma il
32  fatto che resti attiva per TUTTO il training. Anche dopo che un messaggio
33  ha trovato una zona, ogni nuovo tentativo esplorativo continua a essere
34  ripescato dalla distribuzione repulsiva GLOBALE, che si sposta leggermente
35  ogni volta che ALTRI messaggi si allenano (la loro occupazione cambia) --
36  impedendo al rinforzo di concentrarsi in un punto stabile anche a
37  separazione gia' ottenuta.
38
39  Correzione: due fasi per messaggio, non una sola strategia fissa per tutto
40  il training. Finche' un messaggio non ha ancora trovato una prima risposta
41  valida, esplorazione repulsiva (come prima, serve a separare le scoperte).
42  Una volta trovata, esplorazione LOCALE (piccolo jitter attorno alla
43  posizione gia' scoperta) invece di continuare a ripescare dalla
44  distribuzione globale -- il consolidamento non dipende piu' da cosa
45  succede altrove nella matrice.
46
47  --- docstring originale di dialogo_multi_repulsione_3msg.py, per riferimento ---
48
49  Estensione di dialogo_multi_repulsione.py: la' l'esplorazione repulsiva
50  (pescare l'impulso esplorativo evitando le zone di B gia' rivendicate da
51  ALTRI messaggi) aveva risolto quasi del tutto l'interferenza osservata con
52  2 messaggi (7 scambi su 8 al 100%). Domanda di scalabilita': la stessa
53  correzione regge anche con 3 messaggi, con un budget di training scalato
54  in proporzione (WARMUP e N_EPISODES triplicati rispetto alla versione a 2
55  messaggi, per dare a ciascun messaggio lo stesso numero di episodi
56  effettivi)? Nessun cambiamento all'algoritmo stesso: il codice era gia'
57  scritto in modo generico rispetto al numero di messaggi (round-robin via
58  ep % len(MESSAGGI)).
59
60  Messaggi usati: 0.10, 0.40, 0.70 (spaziatura uniforme di 0.30 sull'anello,
61  stessa logica di contextual_policy.py con i suoi 3 contesti).
62
63  --- docstring originale di dialogo_multi_repulsione.py, per riferimento ---
64
65  Estensione di dialogo_stdp_adattamento.py: la' un solo messaggio fisso
66  (x=0.40) imparava uno scambio bidirezionale perfettamente affidabile in
67  entrambe le direzioni. Qui la domanda e' se la STESSA coppia di sinapsi
68  W_AB/W_BA puo' imparare a distinguere PIU' messaggi diversi senza che si

```

```

69 | interferiscano a vicenda -- il vero test di generalizzazione, nello
70 | stesso spirito di contextual_policy.py (che estende rl_bandit.py da un
71 | singolo contesto a piu' contesti).
72 |
73 | Messaggi usati: 0.15 e 0.65 (distanza circolare -0.5, il piu' possibile
74 | separati sull'anello). Ogni episodio ne sceglie uno a caso, cosi' come
75 | contextual_policy.py sceglie un contesto a caso a ogni prova. Le sinapsi
76 | restano matrici N x N condivise fra tutti i messaggi -- se i due messaggi
77 | sono abbastanza separati rispetto alla larghezza del kernel Hebbiano
78 | (SIGMA_W=0.05, quindi le due "zone" occupano regioni ben distinte della
79 | matrice), l'aspettativa e' che NON interferiscano; il codice sotto lo
80 | verifica invece di assumerlo, con una valutazione pulita per messaggio a
81 | fine training e un controllo esplicito sull'ALTRO messaggio ogni volta che
82 | se ne allena uno (per scoprire un eventuale degrado nel tempo).
83 |
84 | Riassunto di dialogo_stdp_adattamento.py (di cui questo file eredita tutta
85 | la meccanica): il canale A->B si consolida con successo (0% -> 100%) usando
86 | adattamento a soglia di scarica + rumore esplorativo + rinforzo Hebbiano di
87 | fine turno. Il canale di ritorno B->A era piu' lento (bersaglio mobile nei
88 | primi episodi) ma si risolve con una fase di riscaldamento (solo A->B) e
89 | un tasso di apprendimento piu' alto per B->A. Con un solo messaggio,
90 | tutti e quattro gli scambi verificati (B al turno 1 e 5, A al turno 3 e 7)
91 | arrivano al 100% di affidabilita' in valutazione pulita.
92 |
93 | AGGIORNAMENTO: dialogo_multi_messaggio.py aveva gia' risposto alla domanda
94 | di questo file, ma non come sperato. Con due messaggi (0.15 e 0.65) il
95 | canale B->A restava pulito al 100% per entrambi su due run indipendenti
96 | (anche con esposizione garantita identica, round-robin), ma il canale
97 | A->B mostrava un'interferenza competitiva reale: un solo messaggio vinceva
98 | e arrivava al 100%, l'altro crollava a 0% -- e CAMBIANDO run cambiava
99 | quale dei due vinceva, escludendo che fosse solo esposizione ineguale.
100 |
101 | Qui si prova una correzione mirata proprio a quel meccanismo: una
102 | NORMALIZZAZIONE OMEOSTATICA del totale dei pesi in ENTRATA su ogni
103 | neurone di B (il totale di ogni colonna di W_AB non puo' superare un
104 | tetto fisso, W_AB_COL_CAP). L'idea, motivata biologicamente (i neuroni
105 | veri regolano omeostaticamente il totale delle proprie sinapsi in
106 | entrata): se i due messaggi competono per la STESSA zona di risposta in
107 | B, la normalizzazione impedisce a uno dei due di saturarla del tutto a
108 | spese dell'altro; se invece puntano a zone diverse, non li tocca. Un
109 | test di regressione con un solo messaggio conferma che la normalizzazione
110 | non interferisce con l'apprendimento quando non c'e' competizione (il
111 | totale di colonna resta ben sotto il tetto per tutto il training).
112 | """
113 |
114 | import sys
115 | import numpy as np
116 | import matplotlib
117 | matplotlib.use('Agg')
118 | import matplotlib.pyplot as plt
119 |
120 |
121 | def circ_dist(d):
122 |     return 0.5 - np.abs(np.abs(d) - 0.5)
123 |
124 |
125 | N = 200
126 | x = np.arange(N) / N
127 | tau = 10.0
128 | dt = 0.2
129 |
130 | A_exc = 20.0
131 | sigma_exc = 0.05
132 | global_inhib = 5.0
133 | r_max = 5.0
134 | stim_strength = 3.0
135 | stim_width = 0.03
136 | stim_duration_ms = 80

```

```

137 d_matrix = circ_dist(x[:, None] - x[None, :])
138 J_exc = A_exc * np.exp(-d_matrix**2 / (2*sigma_exc**2))
139
140 COUPLING_STRENGTH = 1.3
141 T_TURN = 200
142 # schema dei turni con un turno di silenzio/recupero tra un ascolto e
143 # l'altro (verificato necessario: senza il silenzio, il tentativo di
144 # ascolto immediatamente successivo a un turno di parola arriva mentre
145 # l'adattamento e' ancora al culmine e non si accende quasi mai -- vedi
146 # docstring)
147 SCHEDULE = [None, 'B', None, 'A', None, 'B', None, 'A']
148 N_TURNS = len(SCHEDULE)
149 steps_per_turn = int(T_TURN/dt)
150
151 # bias innato: stessa forma delle mappe fisse di dialogo_ring_attractor.py,
152 # ma scalato troppo debole per bastare da solo (verificato sotto)
153 OFFSET_AB_INNATO = 0.3
154 OFFSET_BA_INNATO = 0.2
155 # calibrato empiricamente (vedi note): la transizione da "nessun bump" a
156 # "bump certo" in B e' un'accensione tutto-o-niente tra scale=0.0025 e 0.003
157 # (l'attrattore B e' bistabile, non risponde linearmente all'input in ingresso)
158 # -- si parte apposta sotto quella soglia, cosi' l'ignizione iniziale dipende
159 # solo dal rumore esplorativo, non dal bias innato da solo
160 W_INIT_SCALE = 0.0018
161 SIGMA_W = 0.05
162 W_MAX = 2.5
163 ETA = 0.0001
164 # tentativo di correzione dell'interferenza osservata in dialogo_multi_messaggio.py
165 # (con esposizione uguale garantita in round-robin, un messaggio arrivava
166 # comunque al 100% e l'altro crollava a 0% su A->B, mentre B->A restava
167 # sempre pulito): normalizzazione omeostatica del totale dei pesi in entrata
168 # su ogni neurone di B. Cap stimato da un run di riferimento a un solo
169 # messaggio (dialogo_stdp_adattamento.py, picco W_AB=0.0476 -- somma di
170 # colonna stimata -picco*sigma_w*sqrt(2*pi)*N ~ 1.2): il cap e' fissato un
171 # po' sopra quel valore, cosi' un singolo messaggio ha ancora spazio per
172 # diventare autosufficiente, ma due messaggi che puntano alla stessa zona
173 # di B non possono piu' saturarla entrambi senza competere per lo stesso
174 # budget
175 W_AB_COL_CAP = 1.5
176 # repulsione dell'esplorazione: quanto pesare in meno una zona gia'
177 # occupata (somma di colonna) quando si sceglie una posizione casuale per
178 # il rumore esplorativo. A REPULSIONE=5, una zona con occupazione-1.0 (gia'
179 # ben rivendicata) ha 1/6 della probabilita' di una zona libera.
180 # Con 3 messaggi (che generano anche le proprie associazioni derivate di
181 # turno 5) servono piu' "slot" distinti sull'anello che con 2 -- una prima
182 # run a REPULSIONE=5 ha mostrato una sola associazione derivata dominare
183 # a spese delle tre righe primarie, con un'instabilita' persistente fino a
184 # fine training invece di stabilizzarsi come con 2 messaggi. Qui la
185 # repulsione e' rinforzata (x4) per scoraggiare piu' decisamente le
186 # collisioni quando i contendenti per lo spazio disponibile sono di piu'
187 REPULSIONE_ESPLORAZIONE = 10.0
188 # larghezza del jitter usato per l'esplorazione LOCALE una volta che un
189 # messaggio ha gia' scoperto una prima risposta valida (vedi
190 # campiona_esplorazione per la logica completa a due fasi)
191 JITTER_LOCALE_STD = 0.02
192 # B->A ha un tasso di successo durante il training piu' basso di A->B (vedi
193 # dialogo_stdp_adattamento.png della run precedente: ~100% vs ~65-80%), e
194 # soprattutto nei primi episodi la posizione di B stessa non si e' ancora
195 # stabilizzata -- rinforzare un bersaglio che si sposta episodio per
196 # episodio diluisce il rinforzo Hebbiano invece di concentrarlo. ETA_BA
197 # piu' alto compensa il minor numero di eventi di rinforzo utili
198 ETA_BA = 0.0003
199 # fase di riscaldamento: per i primi WARMUP_EPISODES si allena solo A->B
200 # (W_BA resta congelata al bias innato) cosi' che, quando B->A comincia
201 # davvero ad imparare, la posizione di B a cui deve puntare sia gia'
202 # stabile -- altrimenti gli episodi iniziali sprecano rinforzo su un
203 # bersaglio mobile (verificato: senza questa fase B->A cresce ~7 volte

```

```

205 # piu' lento di A->B in 2000 episodi). Con piu' messaggi il budget si
206 # divide tra loro (round-robin), quindi qui e' scalato in proporzione al
207 # numero di messaggi per dare a CIASCUNO lo stesso numero di episodi di
208 # riscaldamento (~400) della versione a un solo messaggio -- con 3
209 # messaggi serve il triplo rispetto alla versione a 2
210 WARMUP_EPISODES = 1200
211 DECAY_PER_EPISODE = 0.999
212 # esplorazione: un impulso a posizione casuale, stessa forma/durata del
213 # messaggio vero, ma troppo debole per accendere un bump DA SOLO (soglia di
214 # accensione solitaria verificata a strength=0.0036 con questa durata --
215 # 0.003 sta sotto). Solo quando l'impulso casuale capita vicino alla zona
216 # gia' favorita dal bias innato, la somma dei due basta a superare la soglia
217 # -- rumore incoerente puro (provato prima: rumore bianco indipendente per
218 # passo) non ha mai acceso nulla in 40 episodi, perche' la costante di tempo
219 # della rete (tau=10ms) lo media via prima che si accumuli in un punto
220 EXPLORATION_PULSE_STRENGTH = 0.0080
221 EXPLORATION_PULSE_DURATION_MS = stim_duration_ms
222
223 # adattamento: calibrato con un ring isolato (vedi note nel docstring) --
224 # a gain=0.25, tau=200ms un bump segue picco/turno = 5.00 -> 2.71 -> 0.00,
225 # cioe' pieno per un turno, affievolito nel successivo, spento nel terzo
226 GAIN_ADAPT = 0.25
227 TAU_ADAPT = 200.0
228
229
230 def F(u):
231     return np.clip(u, 0, r_max)
232
233
234 def bump_pos(r):
235     return x[np.argmax(r)] if r.max() > 0.5 else None
236
237
238 def init_weak_bias(offset, scale):
239     target = (x[:, None] + offset) % 1.0
240     d = circ_dist(x[None, :] - target)
241     return scale * np.exp(-d**2/(2*SIGMA_W**2))
242
243
244 def hebbian_bump(pos_pre, pos_post):
245     kern_pre = np.exp(-circ_dist(x-pos_pre)**2/(2*SIGMA_W**2))
246     kern_post = np.exp(-circ_dist(x-pos_post)**2/(2*SIGMA_W**2))
247     return np.outer(kern_pre, kern_post)
248
249
250 def normalizza_colonne(W, cap):
251     """Scaling omeostatico: il totale dei pesi in ENTRATA su ogni neurone
252     di B (colonna di W_AB) non puo' superare 'cap'. Se due messaggi
253     competono per la stessa zona di B, questo impedisce a uno dei due di
254     monopolizzare quella colonna a spese dell'altro -- senza impedire a
255     messaggi che puntano a zone DIVERSE di crescere ciascuno per conto suo."""
256     somme = W.sum(axis=0)
257     fattore = np.minimum(1.0, cap / np.maximum(somme, 1e-12))
258     W *= fattore[None, :]
259
260
261 def campiona_esplorazione_repulsiva(rng, W, pos_propria):
262     """Invece di una posizione uniforme casuale, pesca preferendo le zone
263     ANCORA POCO occupate della matrice (somma di colonna bassa) -- ma
264     contando solo l'occupazione dovuta ad ALTRE righe (altri messaggi),
265     non alla propria: altrimenti un messaggio verrebbe respinto dalla sua
266     stessa zona proprio mentre sta cercando di consolidarla, sabotando il
267     bootstrap. L'ipotesi e' che senza questa repulsione la ricerca casuale
268     di piu' messaggi tenda a riscoprire per puro caso la stessa zona
269     "facile" dell'anello (lo stesso bias di posizione gia' documentato per
270     il ring attractor, sezione 9), non perche' competano davvero ma perche'
271     la ricerca non ha memoria di cosa e' gia' stato trovato da altri."""
272     peso_riga_propria = np.exp(-circ_dist(x-pos_propria)**2/(2*SIGMA_W**2))

```

```

273     contributo_proprio = np.outer(peso_riga_propria, np.ones(N)) * W
274     occupazione_altri = W.sum(axis=0) - contributo_proprio.sum(axis=0)
275     occupazione_altri = np.maximum(occupazione_altri, 0.0)
276     peso = 1.0 / (1.0 + REPULSIONE_ESPLORAZIONE * occupazione_altri)
277     peso /= peso.sum()
278     return rng.choice(x, p=peso)
279
280
281 def campiona_esplorazione(rng, W, pos_propria, scoperta):
282     """Due fasi, non una sola strategia per tutto il training. Finche' un
283     messaggio non ha ancora trovato UNA risposta valida, usa la ricerca
284     repulsiva (evita le zone gia' rivendicate da altri messaggi -- serve a
285     separare le scoperte). Una volta trovata una prima risposta, passa a
286     un'esplorazione LOCALE (piccolo jitter attorno alla posizione gia'
287     scoperta) invece di continuare a ripescare dalla distribuzione globale
288     repulsiva -- che altrimenti resta influenzata da come cambia
289     l'occupazione ALTRUI durante tutto il resto del training, impedendo al
290     rinforzo di concentrarsi in un punto stabile anche dopo che le zone
291     sono gia' separate (l'ipotesi diagnosticata dopo i tentativi con
292     repulsione fissa e con annealing, entrambi rimasti deboli in magnitudo
293     anche a separazione ottenuta)."""
294     if scoperta is not None:
295         return (scoperta + rng.normal(0, JITTER_LOCALE_STD)) % 1.0
296     return campiona_esplorazione_repulsiva(rng, W, pos_propria)
297
298
299 def run_episode(W_AB, W_BA, messaggio, rng, train, allena_BA=True, scoperta_B=None,
300               scoperta_A=None):
301     rA = np.zeros(N)
302     rB = np.zeros(N)
303     aA = np.zeros(N)
304     aB = np.zeros(N)
305     stim_profile = stim_strength * np.exp(-circ_dist(x-messaggio)**2/(2*stim_width**2))
306     stim_duration_steps = int(stim_duration_ms/dt)
307
308     pos_A_turni = []
309     pos_B_turni = []
310     # posizione dell'ULTIMO bump valido di ciascun ring, indipendentemente
311     # da quanti turni fa: serve per il rinforzo Hebbiano, perche' con
312     # l'adattamento chi ha "parlato" spesso si e' gia' spento per conto suo
313     # nel momento esatto in cui l'ascoltatore finisce di reagire -- leggere
314     # solo la posizione istantanea perderebbe quasi ogni coppia valida
315     ultima_pos_A, ultima_pos_B = None, None
316
317     explore_duration_steps = int(EXPLORATION_PULSE_DURATION_MS/dt)
318
319     for turn, listener in enumerate(SCHEDULE):
320
321         if train and listener == 'B':
322             explore_pos = campiona_esplorazione(rng, W_AB, messaggio, scoperta_B)
323             explore_profile = EXPLORATION_PULSE_STRENGTH * np.exp(
324                 -circ_dist(x-explore_pos)**2/(2*stim_width**2))
325         elif train and listener == 'A':
326             pos_riferimento_B = ultima_pos_B if ultima_pos_B is not None else messaggio
327             explore_pos = campiona_esplorazione(rng, W_BA, pos_riferimento_B, scoperta_A)
328             explore_profile = EXPLORATION_PULSE_STRENGTH * np.exp(
329                 -circ_dist(x-explore_pos)**2/(2*stim_width**2))
330         else:
331             explore_profile = np.zeros(N)
332
333         for step_in_turn in range(steps_per_turn):
334             I_ext_A = stim_profile if (turn == 0 and step_in_turn < stim_duration_steps) else
335                 0.0
336
337             explore_now = explore_profile if (train and step_in_turn < explore_duration_steps)
338                 else np.zeros(N)
339             explore_A = explore_now if listener == 'A' else np.zeros(N)
340             explore_B = explore_now if listener == 'B' else np.zeros(N)

```

```

338     cross_to_A = COUPLING_STRENGTH * (rB @ W_BA) / N if listener == 'A' else np.zeros(
339         N)
340     cross_to_B = COUPLING_STRENGTH * (rA @ W_AB) / N if listener == 'B' else np.zeros(
341         N)
342     rec_A = J_exc @ rA / N - global_inhib*rA.mean()
343     rA_new = rA + dt*(-rA + F(rec_A + I_ext_A + cross_to_A + explore_A - aA)) / tau
344     aA = aA + dt*(-aA + GAIN_ADAPT*rA) / TAU_ADAPT
345     rA = rA_new
346
347     rec_B = J_exc @ rB / N - global_inhib*rB.mean()
348     rB_new = rB + dt*(-rB + F(rec_B + cross_to_B + explore_B - aB)) / tau
349     aB = aB + dt*(-aB + GAIN_ADAPT*rB) / TAU_ADAPT
350     rB = rB_new
351
352     pos_A = bump_pos(rA)
353     pos_B = bump_pos(rB)
354     pos_A_turni.append(pos_A)
355     pos_B_turni.append(pos_B)
356
357     if train and listener == 'B':
358         parlante_A = pos_A if pos_A is not None else ultima_pos_A
359         if parlante_A is not None and pos_B is not None:
360             W_AB += ETA * hebbian_bump(parlante_A, pos_B)
361             np.clip(W_AB, 0, W_MAX, out=W_AB)
362             normalizza_colonne(W_AB, W_AB_COL_CAP)
363     elif train and listener == 'A' and allena_BA:
364         parlante_B = pos_B if pos_B is not None else ultima_pos_B
365         if parlante_B is not None and pos_A is not None:
366             W_BA += ETA_BA * hebbian_bump(parlante_B, pos_A)
367             np.clip(W_BA, 0, W_MAX, out=W_BA)
368
369     if pos_A is not None:
370         ultima_pos_A = pos_A
371     if pos_B is not None:
372         ultima_pos_B = pos_B
373
374     return pos_A_turni, pos_B_turni
375
376
377 def eval_batch(W_AB, W_BA, messaggio, n_trial, seed0):
378     """Valutazione pulita: pesi congelati, niente rumore esplorativo.
379     Schema turni: 0=messaggio(A) 1=B ascolta 2=silenzio 3=A ascolta
380     4=silenzio 5=B ascolta 6=silenzio 7=A ascolta.
381     Il confronto per A va fatto contro il turno di silenzio subito prima
382     (2 per il turno 3, 6 per il turno 7): senza input esterno in quel
383     turno di silenzio A e' gia' quello che sara' -- solo un cambiamento
384     da li' al turno di ascolto successivo indica una vera risposta a B."""
385     successi_B1, successi_A3, successi_B2, successi_A7 = 0, 0, 0, 0
386     pos_B_ok, pos_A_ok = [], []
387     for k in range(n_trial):
388         rng = np.random.RandomState(seed0 + k)
389         pos_A, pos_B = run_episode(W_AB.copy(), W_BA.copy(), messaggio, rng, train=False)
390         if pos_B[1] is not None:
391             successi_B1 += 1
392             pos_B_ok.append(pos_B[1])
393         if pos_A[3] is not None and (pos_A[2] is None or abs(circ_dist(pos_A[3]-pos_A[2])) >
394             0.02):
395             successi_A3 += 1
396             pos_A_ok.append(pos_A[3])
397         if pos_B[5] is not None:
398             successi_B2 += 1
399         if pos_A[7] is not None and (pos_A[6] is None or abs(circ_dist(pos_A[7]-pos_A[6])) >
400             0.02):
401             successi_A7 += 1
402     return {
403         'tasso_B1': successi_B1/n_trial,

```

```

402     'tasso_A3': successi_A3/n_trial,
403     'tasso_B2': successi_B2/n_trial,
404     'tasso_A7': successi_A7/n_trial,
405     'std_B': np.std(pos_B_ok) if len(pos_B_ok) > 1 else None,
406     'std_A': np.std(pos_A_ok) if len(pos_A_ok) > 1 else None,
407     'media_B': np.mean(pos_B_ok) if pos_B_ok else None,
408 }
409
410
411 if __name__ == '__main__':
412     SEED = int(sys.argv[1]) if len(sys.argv) > 1 else 42
413     MESSAGGI = [0.10, 0.40, 0.70]
414     N_EPISODES = 13500
415     EVAL_EVERY = 500
416     N_TRIAL_EVAL = 15
417
418     W_AB = init_weak_bias(OFFSET_AB_INNATO, W_INIT_SCALE)
419     W_BA = init_weak_bias(OFFSET_BA_INNATO, W_INIT_SCALE)
420
421     print("=" * 70)
422     print(f"SETUP: {len(MESSAGGI)} messaggi = {MESSAGGI}, stessa coppia di sinapsi condivisa,
423           SEED={SEED}")
424     print("=" * 70)
425     W_AB_iniziale = W_AB.copy()
426     W_BA_iniziale = W_BA.copy()
427
428     print("\n" + "=" * 70)
429     print("BASELINE (pre-training), per ciascun messaggio")
430     print("=" * 70)
431     for m in MESSAGGI:
432         b = eval_batch(W_AB, W_BA, m, n_trial=15, seed0=0)
433         print(f" x={m:.2f}: B(t1)={b['tasso_B1']*100:.0f}% A(t3)={b['tasso_A3']*100:.0f}% "
434               f"B(t5)={b['tasso_B2']*100:.0f}% A(t7)={b['tasso_A7']*100:.0f}%")
435
436     print("\n" + "=" * 70)
437     print(f"TRAINING: {N_EPISODES} episodi ({WARMUP_EPISODES} di riscaldamento solo A->B), "
438           f"messaggi alternati in round-robin (esposizione garantita identica) tra {MESSAGGI}")
439     print("=" * 70)
440     rng_train = np.random.RandomState(SEED)
441     picco_W_AB_storia = []
442     picco_W_BA_storia = []
443     episodi_check = []
444     curva_min_per_messaggio = {m: [] for m in MESSAGGI}
445     scoperta_B = {m: None for m in MESSAGGI}
446     # come scoperta_B, ma per il canale di ritorno (W_BA, turni 3 e 7): non
447     # aveva mai avuto la fase di consolidamento locale finora (solo la
448     # ricerca repulsiva), probabile causa per cui il turno 7 restava piu'
449     # fragile del turno 3 -- qui riceve lo stesso trattamento in due fasi
450     scoperta_A = {m: None for m in MESSAGGI}
451
452     for ep in range(N_EPISODES):
453         allena_BA = ep >= WARMUP_EPISODES
454         messaggio = MESSAGGI[ep % len(MESSAGGI)]
455         pos_A, pos_B = run_episode(W_AB, W_BA, messaggio, rng_train, train=True,
456                                   allena_BA=allena_BA, scoperta_B=scoperta_B[messaggio],
457                                   scoperta_A=scoperta_A[messaggio])
458         if pos_B[1] is not None:
459             scoperta_B[messaggio] = pos_B[1]
460         if pos_A[3] is not None:
461             scoperta_A[messaggio] = pos_A[3]
462         if pos_A[7] is not None:
463             scoperta_A[messaggio] = pos_A[7]
464         W_AB *= DECAY_PER_EPISODE
465         if allena_BA:
466             W_BA *= DECAY_PER_EPISODE
467         picco_W_AB_storia.append(W_AB.max())
468         picco_W_BA_storia.append(W_BA.max())

```



```

468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529

if ep % EVAL EVERY == 0 or ep == N_EPISODES - 1:
    episodi_check.append(ep)
    fase = "riscaldamento" if not allena_BA else "entrambi i canali"
    riga = f" episodio {ep:4d} ({fase}):"
    for m in MESSAGGI:
        r = eval_batch(W_AB, W_BA, m, n_trial=N_TRIAL_EVAL, seed0=90000 + ep)
        minimo = min(r['tasso_B1'], r['tasso_A3'], r['tasso_B2'], r['tasso_A7'])
        curva_min_per_messaggio[m].append(minimo)
        riga += f" x={m:.2f} peggiore-dei-4={minimo*100:5.1f}%"
    print(riga)

print("\n" + "=" * 70)
print("DOPO IL TRAINING: valutazione pulita per ciascun messaggio")
print("=" * 70)
dopo_per_messaggio = {}
for m in MESSAGGI:
    dopo = eval_batch(W_AB, W_BA, m, n_trial=40, seed0=9000)
    dopo_per_messaggio[m] = dopo
    print(f" x={m:.2f}: B(t1)={dopo['tasso_B1']*100:5.0f}% A(t3)={dopo['tasso_A3']*100:5.0f}% "
          f"B(t5)={dopo['tasso_B2']*100:5.0f}% A(t7)={dopo['tasso_A7']*100:5.0f}%")
    if dopo['media_B'] is not None:
        offset = circ_dist(dopo['media_B'] - m)
        print(f" offset A->B appreso: {offset:.3f} (bias innato: {OFFSET_AB_INNATO})")
        # riga in formato fisso, facile da aggregare tra i seed con grep/awk
        print(f"MC_RIGA seed={SEED} x={m:.2f} B1={dopo['tasso_B1']*100:.0f} "
              f"A3={dopo['tasso_A3']*100:.0f} B5={dopo['tasso_B2']*100:.0f} A7={dopo['tasso_A7']*100:.0f}")

print("\n" + "=" * 70)
print("RISULTATO: interferenza tra i messaggi?")
print("=" * 70)
print(f" Picco finale W_AB: {W_AB.max():.4f} Picco finale W_BA: {W_BA.max():.4f}")
tutti_i_tassi = [v for d in dopo_per_messaggio.values()
                  for v in (d['tasso_B1'], d['tasso_A3'], d['tasso_B2'], d['tasso_A7'])]
offsets = [circ_dist(dopo_per_messaggio[m]['media_B'] - m) for m in MESSAGGI
            if dopo_per_messaggio[m]['media_B'] is not None]
offset_spread = (max(offsets) - min(offsets)) if len(offsets) > 1 else None
if min(tutti_i_tassi) >= 0.9:
    print(" >>> Nessuna interferenza rilevabile: entrambi i messaggi, con la STESSA coppia "
          " "
          "di sinapsi condivisa, arrivano al 100% (o quasi) su tutti e quattro gli scambi. "
          " "
          f"Gli offset appresi per i due messaggi sono {[f'{o:.3f}' for o in offsets]} -- "
          " "
          f"differiscono di {offset_spread:.3f} tra loro, se fosse pura sovrapposizione "
          "casuale ci aspetteremmo che collassassero sullo stesso valore o si "
          "distruggessero a vicenda; non e' successo. <<<")
elif min(tutti_i_tassi) < 0.5:
    print(" >>> Interferenza rilevabile: almeno un messaggio non ha raggiunto un livello "
          "affidabile -- puo' darsi che il budget di training condiviso non sia ancora "
          "sufficiente per consolidare piu' associazioni (ciascun messaggio riceve solo "
          "una frazione degli episodi totali), non necessariamente vera interferenza "
          "distruttiva. Verificare le curve per-messaggio nel grafico. <<<")
else:
    print(" >>> Risultato misto: alcuni scambi sono affidabili, altri no -- vedi il "
          "dettaglio sopra per capire quali. <<<")

fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(12, 9))

colori = ['C3', 'C0', 'C2', 'C4']
for i, m in enumerate(MESSAGGI):
    axes[0, 0].plot(episodi_check, curva_min_per_messaggio[m], 'o-',
                    color=colori[i % len(colori)], label=f'messaggio x={m:.2f}')
    axes[0, 0].axvline(WARMUP_EPISODES, color='gray', linestyle=':', label=f'fine "riscaldamento"')
    axes[0, 0].set_xlabel('Episodio di training')

```

```

530 axes[0, 0].set_ylabel('Tasso di successo del PEGGIORE dei 4 scambi')
531 axes[0, 0].set_title("Un messaggio degrada l'altro? (valutazione pulita, periodica)")
532 axes[0, 0].legend(fontsize=8)
533 axes[0, 0].grid(alpha=0.3)
534 axes[0, 0].set_ylim(-0.05, 1.05)
535
536 axes[0, 1].plot(picco_W_AB_storia, color='C3', label='W_AB (A->B)')
537 axes[0, 1].plot(picco_W_BA_storia, color='C0', label='W_BA (B->A)')
538 axes[0, 1].axvline(WARMUP_EPISODES, color='gray', linestyle=':', label='fine
    riscaldamento')
539 axes[0, 1].set_xlabel('Episodio di training')
540 axes[0, 1].set_ylabel('Peso massimo')
541 axes[0, 1].set_title("Consolidamento delle due sinapsi (condivise fra i messaggi)")
542 axes[0, 1].legend(fontsize=8, loc='upper left')
543 axes[0, 1].grid(alpha=0.3)
544
545 im0 = axes[1, 0].imshow(W_AB_iniziale, origin='lower', extent=[0, 1, 0, 1],
546     cmap='viridis', vmin=0, vmax=W_AB.max())
547 axes[1, 0].set_xlabel('Posizione post (B)')
548 axes[1, 0].set_ylabel('Posizione pre (A)')
549 axes[1, 0].set_title('W_AB PRIMA del training (bias innato debole)')
550 plt.colorbar(im0, ax=axes[1, 0])
551
552 im1 = axes[1, 1].imshow(W_AB, origin='lower', extent=[0, 1, 0, 1],
553     cmap='viridis', vmin=0, vmax=W_AB.max())
554 axes[1, 1].set_xlabel('Posizione post (B)')
555 axes[1, 1].set_ylabel('Posizione pre (A)')
556 axes[1, 1].set_title(f'W_AB DOPO il training -- righe attese vicino a x={MESSAGGI}')
557 plt.colorbar(im1, ax=axes[1, 1])
558
559 plt.tight_layout()
560 plt.savefig(f'dialogo_multi_scoperta_bidirezionale_seed{SEED}.png', dpi=150)
561 print(f"\nGrafico salvato in dialogo_multi_scoperta_bidirezionale_seed{SEED}.png")

```

5.6 Verso il dominio spiking: un vero ring attractor a impulsi

Tutta la sezione 5.5 e' costruita su ring attractor a RATE (equazioni differenziali sul tasso di scarica, non su singoli impulsi) -- una scelta deliberata fin da `ring_attractor_rate.py`, fatta esplicitamente "per evitare i problemi di taratura della sincronia" degli attrattori spiking. Questa sezione affronta direttamente quel problema evitato: puo' un vero ring attractor a impulsi, con neuroni di Izhikevich identici a quelli usati in tutto il resto del progetto, sostenere un bump di attivita' localizzato e persistente?

Architettura: popolazione eccitatoria E (100 neuroni) disposta su un anello, con connettivita' $E \rightarrow E$ a caduta gaussiana sulla distanza circolare (stessa larghezza $\sigma=0.05$ del modello a rate) TAGLIATA nettamente oltre 3 deviazioni standard -- nessuna coda a lungo raggio. Popolazione inibitoria I (25 neuroni) condivisa e non spazializzata, connettivita' casuale sparsa (stesso stile di `rete_300_neuroni.py`), per l'inibizione globale che sopprime l'attivita' lontano dal bump.

Il percorso di tuning, riportato per intero nello stesso spirito di trasparenza metodologica della sezione 4.4.1: dieci tentativi successivi. Sinapsi $E \rightarrow E$ istantanee (un salto di potenziale ad ogni spike, come in tutto il resto del progetto) non hanno mai funzionato -- o non bastavano a formare un bump (pesi deboli),

o lo facevano propagare a tutto l'anello come un'onda viaggiante o una vera e propria crisi epilettiforme (pesi forti, fino a 650 Hz di picco di popolazione seguiti da silenzio totale per adattamento). La svolta e' arrivata sostituendo la componente E->E con una corrente LENTA in stile NMDA (costante di tempo 100ms, Compte et al. 2000 / Wang 2002) invece del salto istantaneo -- integra molti impulsi nel tempo invece di dare uno scatto che innesca instabilita' veloci. Da li', altri quattro tentativi per ritardare inibizione e rumore di fondo attorno alla nuova dinamica piu' lenta, fino a un vero punto di equilibrio.

Risultato finale, verificato su due finestre temporali distanziate (460-660ms e 900-1100ms dopo la rimozione dello stimolo, non solo una singola misura) per distinguere un vero equilibrio da una lenta deriva: 154 spike nella finestra precoce contro 147 nella finestra tardiva (variazione -5%), larghezza spaziale del bump quasi identica (0.058 contro 0.063). Il bump resta localizzato nella stessa banda stretta dell'anello per quasi 900ms dopo la rimozione dello stimolo, senza spegnersi ne' diffondersi al resto della popolazione. Il centro stimato si discosta dal centro dello stimolo di ~ 0.03 -0.05 unita' -- coerente con lo stesso ordine di grandezza del bias di posizione gia' documentato per il ring attractor a rate (sezioni 4.4.2, 5.1, 5.2, 8), un'indicazione che il fenomeno potrebbe non essere specifico del modello a rate ma una proprieta' piu' generale di questa classe di attrattori discretizzati.




Fig. 33 — Ring attractor spiking: raster e frequenza di popolazione. Il bump (indici ~15-40) resta localizzato e persistente per quasi 900ms dopo la rimozione dello stimolo (a 260ms).

Codice sorgente: ring_attractor_spiking.py

```

1  """
2  Primo mattone verso il dominio spiking per la comunicazione bidirezionale
3  appresa (sezione 5.5): un vero ring attractor a impulsi, invece del modello
4  a rate usato finora (ring_attractor_rate.py e tutta la famiglia dialogo_*).
5  ring_attractor_rate.py aveva scelto deliberatamente il rate model "per
6  evitare i problemi di taratura della sincronia" -- questo script affronta
7  direttamente quel problema, verificando se un vero attrattore a impulsi
8  regge prima di tentare qualunque comunicazione tra due di essi.
9
10 Architettura: popolazione eccitatoria E disposta su un anello (la posizione
11 del neurone i-esimo e' i/N_E), con connettivita' E->E a caduta gaussiana
12 sulla distanza circolare (stessa larghezza sigma_exc=0.05 del modello a
13 rate) per dare localita' spaziale al bump. Popolazione inibitoria I
14 condivisa e non spazializzata (connettivita' casuale sparsa, stesso stile
15 di rete_300_neuroni.py) per l'inibizione globale che sopprime l'attivita'
16 lontano dal bump -- l'analogo spiking del termine "-global_inhib*r.mean()"
17 del modello a rate. Stesso modello di neurone (Izhikevich RS) usato in
18 tutto il resto del progetto.
19
20 Test: uno stimolo localizzato e transitorio innesca il bump; si verifica
21 se persiste dopo la rimozione dello stimolo (stesso test di
22 ring_attractor_rate.py) e se resta spazialmente localizzato invece di
23 diffondersi o spegnersi.
24 """
25
26 from brian2 import *
27
28 start_scope()
29
30 N_E = 100
31 N_I = 25
32 N = N_E + N_I
33
34 a = 0.02/ms
35 b = 0.2/ms
36 c = -65*mV
37 d = 6*mV/ms
38
39 # tentativi 1-5: sinapsi E->E istantanee (v_post += peso) -- o non bastavano
40 # a formare un bump, o lo facevano propagare a tutto l'anello come un'onda
41 # viaggiante invece di restare fermo. Qui la componente E->E diventa LENTA
42 # (costante di tempo tipo NMDA, ~100ms, Compte et al. 2000 / Wang 2002):
43 # integra molti spike nel tempo invece di dare uno scatto istantaneo,
44 # smorzando le instabilita' veloci che innescano le onde
45 tau_nmda = 100*ms
46
47 eqs = '''
48 dv/dt = (0.04/mV*v**2 + 5*v + 140*mV)/ms - u + I + g_nmda : volt
49 du/dt = a*(b*v - u) : volt/second
50 dg_nmda/dt = -g_nmda/tau_nmda : volt/second
51 I : volt/second
52 x : 1
53 '''
54
55 neurons = NeuronGroup(N, eqs, threshold='v > 30*mV', reset='v = c; u += d',
56                      method='euler')
57 neurons.v = -65*mV + 5*mV*randn(N)
58 neurons.u = b * neurons.v[:]
59 neurons.I = 0*mV/ms
60 neurons.g_nmda = 0*mV/ms
61

```

```

62 E = neurons[:N_E]
63 I_pop = neurons[N_E:]
64
65 # posizione sull'anello, solo per E (I non e' spazializzata)
66 E.x = np.arange(N_E) / N_E
67
68 # rumore di fondo: 1500Hz/3mV (tentativo 1) dominava la dinamica; 400Hz/2mV
69 # (tentativi 2-4) era troppo debole per sostenere un'attivita' di base --
70 # via di mezzo qui, cosi' l'eccitazione ricorrente locale amplifica
71 # un'attivita' di base gia' presente invece di dover accendere tutto da zero
72 background = PoissonGroup(N, rates=400*Hz)
73 bg_syn = Synapses(background, neurons, on_pre='v_post += 2.0*mV')
74 bg_syn.connect(j='i')
75
76 sigma_exc = 0.05
77 CUTOFF_LOCALE = 3 * sigma_exc # nessuna connessione E->E oltre questa distanza
78 # circolare -- i tentativi precedenti usavano
79 # una probabilita' gaussiana SENZA taglio netto,
80 # permettendo connessioni sporadiche a lungo
81 # raggio che facevano propagare l'attivita'
82 # a tutto l'anello invece di restare locale
83 w_ee_peak = 4.0*mV # tentativo 1: 1.2mV (nessun bump); tentativo 2: 4.0mV senza
84 # taglio (localizzato ma non autosostenuto); tentativo 3:
85 # 7.0mV (propagazione a tutto l'anello, poi silenzio
86 # totale); tentativo 4: 5.0mV+inibizione piu' forte
87 # (ancora propagazione, solo piu' debole); tentativo 5:
88 # con taglio netto ma sinapsi istantanee (onde viaggianti
89 # persistenti, ne' ferme ne' spente)
90 # tentativo 6: la stessa w_ee_peak, ma come incremento a g_nmda (corrente
91 # lenta) invece che salto istantaneo di v -- calibrato piu' basso perche'
92 # si accumula nel tempo invece di agire in un colpo solo
93 w_ee_nmda = 0.325*mV/ms # tentativo 8: 0.35 cresceva senza limite; tentativo
94 # 9: 0.30 si spegneva tra le due finestre (ma bump
95 # stretto e ben posizionato finche' dura) -- via di
96 # mezzo qui, il punto di equilibrio dovrebbe stare
97 # tra i due
98 p_conn = 0.15 # densita' I aumentata rispetto a 0.1, per un'inibizione piu' pronta
99 w_exc = 1.0*mV
100 w_inh = 10.0*mV # tentativo 6: 6.0mV (diffusione); tentativo 7: 12.0mV
101 # (bump localizzato che resta fermo, ma si affievolisce
102 # gradualmente invece di restare stabile)
103
104
105 def dist_circ(dx):
106     dx = abs(dx)
107     return np.minimum(dx, 1 - dx)
108
109
110 # E->E: caduta gaussiana sulla distanza circolare, connessione esplicita
111 # (non tramite la sintassi probabilistica standard di Brian2, per poter
112 # calcolare il peso in funzione della distanza -- stesso approccio usato
113 # per la connettivita' spaziale in rete_smallworld.py)
114 xi = np.arange(N_E) / N_E
115 dmat = dist_circ(xi[:, None] - xi[None, :])
116 prob_ee = np.exp(-dmat**2 / (2*sigma_exc**2))
117 prob_ee[dmat > CUTOFF_LOCALE] = 0.0 # taglio netto, nessuna coda a lungo raggio
118 np.fill_diagonal(prob_ee, 0)
119 rng = np.random.RandomState(0)
120 mask_ee = rng.rand(N_E, N_E) < prob_ee
121 i_idx, j_idx = np.nonzero(mask_ee)
122
123 syn_ee = Synapses(E, E, on_pre='g_nmda_post += w_ee_nmda')
124 syn_ee.connect(i=i_idx, j=j_idx)
125 print(f'Sinapsi E->E create: {len(i_idx)} (media {len(i_idx)/N_E:.1f} per neurone)')
126
127 syn_ei = Synapses(E, I_pop, on_pre='v_post += w_exc')
128 syn_ei.connect(p=p_conn)
129 syn_ie = Synapses(I_pop, E, on_pre='v_post -= w_inh')

```

```

130 syn_ie.connect(p=p_conn)
131 syn_ii = Synapses(I_pop, I_pop, on_pre='v_post -= w_inh')
132 syn_ii.connect(condition='i!=j', p=p_conn)
133
134 spikes = SpikeMonitor(neurons)
135 rate_mon = PopulationRateMonitor(E)
136
137 run(200*ms)
138 print("Baseline (200ms) completata.")
139
140 # stimolo: impulso di corrente su un gruppo localizzato di neuroni E
141 # intorno alla posizione 0.3 sull'anello, per 60ms
142 centro_stimolo = 0.3
143 larghezza_stimolo = 0.05
144 peso_stim = np.exp(-dist_circ(xi - centro_stimolo)**2 / (2*larghezza_stimolo**2))
145 gruppo_stim = np.where(peso_stim > 0.5)[0]
146 print(f"Neuroni stimolati (vicino a x={centro_stimolo}): {len(gruppo_stim)}")
147
148 E.I[gruppo_stim] = 15*mV/ms
149 run(60*ms)
150 E.I[:] = 0*mV/ms
151 print("Stimolo rimosso, verifica persistenza per altri 800ms (finestra piu' "
152       "lunga per distinguere un vero equilibrio da una lenta deriva)...")
153
154 run(800*ms)
155
156 fig, axes = subplots(2, 1, figsize=(10, 7))
157
158 subplot(2, 1, 1)
159 mask_e = spikes.i < N_E
160 plot(spikes.t[mask_e]/ms, spikes.i[mask_e], '.', color='C0', markersize=2, label=f'E (n={N_E}
161       })')
162 plot(spikes.t[-mask_e]/ms, spikes.i[-mask_e]-N_E, '.', color='C3', markersize=2, label=f'I (
163       n={N_I}, indice traslato)')
164 axvspan(200, 260, color='red', alpha=0.15, label='stimolo')
165 xlabel('Tempo (ms)')
166 ylabel('Indice neurone (E) / I traslato')
167 title(f'Raster: ring attractor spiking, stimolo a x={centro_stimolo} rimosso dopo 60ms')
168 legend(loc='upper right', fontsize=8, markerscale=4)
169
170 subplot(2, 1, 2)
171 plot(rate_mon.t/ms, rate_mon.smooth_rate(window='flat', width=5*ms)/Hz, color='black')
172 axvspan(200, 260, color='red', alpha=0.15)
173 xlabel('Tempo (ms)')
174 ylabel('Frequenza popolazione E (Hz)')
175 title('Attivita' collettiva di E nel tempo')
176 grid(alpha=0.3)
177
178 tight_layout()
179 savefig('ring_attractor_spiking.png', dpi=150)
180 print("\nGrafico salvato in ring_attractor_spiking.png")
181
182 # verifica quantitativa di persistenza, localizzazione, E STABILITA' (due
183 # finestre distanziate: se un vero equilibrio, dovrebbero assomigliarsi; se
184 # deriva/crescita lenta, la seconda finestra sara' piu' attiva e piu' larga)
185 spikes_e = spikes.i[mask_e]
186 tempi_e = spikes.t[mask_e]
187
188 def analizza_finestra(t0, t1, etichetta):
189     m = (tempi_e > t0*ms) & (tempi_e < t1*ms)
190     n = m.sum()
191     if n == 0:
192         print(f" {etichetta} ({t0}-{t1}ms): NESSUNO spike -- il bump si e' spento.")
193         return None, 0, None
194     posizioni_attive = xi[spikes_e[m]]
195     centro = np.angle(np.mean(np.exp(2j*np.pi*posizioni_attive))) / (2*np.pi) % 1.0
196     larghezza = np.std([dist_circ(p - centro) for p in posizioni_attive])

```

```

196     print(f" {etichetta} ({t0}--{t1}ms): {n} spike, centro x={centro:.3f}, "
197           f"larghezza (dev.std. posizioni) = {larghezza:.3f}")
198     return centro, n, larghezza
199
200
201 print()
202 c1, n1, l1 = analizza_finestra(460, 660, "Finestra precoce")
203 c2, n2, l2 = analizza_finestra(900, 1100, "Finestra tardiva")
204
205 if n1 > 20 and n2 > 20:
206     crescita = (n2 - n1) / n1 * 100
207     print(f"\n Variazione di attivita' tra le due finestre: {crescita:+.0f}%")
208     if l1 is not None and l2 is not None:
209         print(f" Variazione di larghezza: {l1:.3f} -> {l2:.3f}")
210     if abs(crescita) < 30 and l2 < l1 * 1.5:
211         print(" >>> Il bump sembra vicino a un vero equilibrio: localizzato, "
212               "persistente, ne' in crescita ne' in espansione marcata. <<<")
213     else:
214         print(" >>> Il bump persiste ma non e' ancora stabile: sta ancora "
215               "crescendo o allargandosi tra le due finestre. <<<")
216 elif n1 > 20 and n2 <= 20:
217     print("\n >>> Il bump si e' spento tra le due finestre: persistenza insufficiente. <<<")
218 elif n1 <= 20:
219     print("\n >>> Attivita' gia' troppo scarsa nella finestra precoce. <<<")

```

5.7 Comunicazione appresa tra due anelli spiking, con STDP vera

Con un ring attractor spiking stabile disponibile (sezione 5.6), il passo naturale successivo e' collegarne due con una sinapsi che impara -- ma questa volta con STDP autentica, basata sui tempi di spike reali (Song & Abbott 2001, lo stesso schema di `stdp.py`), non piu' l'approssimazione Hebbiana a grana di turno usata in tutta la sezione 5.5. Si comincia da un solo verso (A->B), come il progetto ha sempre fatto nel dominio a rate.

Primo ostacolo, diverso da qualunque cosa incontrata nel modello a rate: un vero cortocircuito uovo-gallina strutturale. B, da solo, non si accende mai spontaneamente (verificato in 5.6: il rumore di fondo non basta a innescare un bump, serve una spinta esterna netta). Senza che B spari MAI, non esiste alcuno spike "post" con cui la STDP possa accoppiare gli spike "pre" di A -- la regola di apprendimento non ha mai un segnale da cui imparare. Risolto alzando peso iniziale e densita' delle sinapsi inter-anello abbastanza da garantire che i primi tentativi accendano davvero B almeno qualche volta.

Secondo ostacolo: con connettivita' inter-anello UNIFORME (ogni neurone di A collegato a caso a neuroni di B su tutto l'anello), la risposta di B risultava diffusa su tutta la popolazione invece che localizzata -- nessuna struttura spaziale su cui la dinamica propria di B (eccitazione locale, inibizione globale) potesse concentrarsi. Risolto dando alla connettivita' iniziale A->B una debole caduta gaussiana sulla distanza circolare (offset zero, l'analogo spiking di un bias innato "identita'") -- lo stesso principio, gia' verificato nel modello a rate, che un debole ordine di partenza sulla struttura spaziale e' necessario perche' la scoperta STDP abbia qualcosa di coerente su cui costruire.

Risultato, su 60 ripetizioni dello stesso messaggio (stimolo su A a $x=0.3$, 24 secondi di simulazione continua): la risposta di B resta localizzata nella posizione corretta per l'intera durata (centro stimato 0.301 nelle prime 5 ripetizioni, 0.306 nelle ultime 5 -- praticamente identico allo stimolo, senza la deriva vista nei primi tentativi) e si RAFFORZA nel tempo (21 spike di B nelle prime 5 ripetizioni, 44 nelle ultime 5). I pesi delle sinapsi A->B crescono genuinamente tramite la regola STDP (picco massimo da 1.5mV a 3.6mV), non per un meccanismo esterno imposto. E' la prima dimostrazione, in questo progetto, di comunicazione appresa tra due popolazioni spiking con plasticita' sinaptica autentica basata sui tempi di spike.

Non ancora tentato in questo lavoro: la bidirezionalita' (canale di ritorno B->A, con la stessa asimmetria strutturale gia' affrontata nella sezione 5.5.3 -- probabilmente accentuata qui dal fatto che A, come B, e' un vero attrattore che una volta acceso non si spegne facilmente) e il test con piu' messaggi (l'interferenza gia' affrontata nella sezione 5.5.6 in avanti, qui con la complicazione aggiuntiva che la connettivita' inter-anello spaziale usata per bootstrappare un messaggio potrebbe non generalizzare automaticamente a messaggi diversi). Lasciati come sviluppi futuri.




Fig. 34 — Comunicazione appresa A->B con STDP vera: raster completo (60 ripetizioni) e dettaglio inizio/fine training. La risposta di B resta localizzata e si rafforza nel tempo.

Codice sorgente: *dialogo_spiking.py*

```

1  """
2  Estensione di ring_attractor_spiking.py (il primo ring attractor spiking
3  stabile del progetto, sezione 5.6) verso la comunicazione appresa: due
4  anelli, A e B, collegati da sinapsi STDP VERE (basate su tempi di spike
5  reali, Song & Abbott 2001 -- stesso schema di stdp.py, non piu'
6  l'approssimazione Hebbiana a grana di turno usata in tutta la sezione 5.5).
7
8  Si comincia da un solo verso (A->B), come il progetto ha sempre fatto nel
9  dominio a rate (dialogo_std.py prima di dialogo_stdp_adattamento.py):
10 un messaggio ripetuto (stimolo periodico su A, sempre alla stessa
11 posizione) durante una simulazione continua, sinapsi inter-anello sparse e
12 deboli all'inizio, plasticita' STDP che dovrebbe rinforzare selettivamente
13 le sinapsi dai neuroni di A vicino alla posizione stimolata verso i
14 neuroni di B che, per pura variabilita' del rumore di fondo, capitano ad
15 accendersi in corrispondenza -- lo stesso principio di "scoperta tramite
16 rumore poi consolidamento" della sezione 5.5, ma qui il rumore e' quello
17 vero del sistema (il rumore di fondo Poisson), non un meccanismo aggiunto

```

```

18 apposta.
19 """
20
21 from brian2 import *
22
23 start_scope()
24
25 N_E = 100
26 N_I = 25
27 N_ring = N_E + N_I
28
29 a = 0.02/ms
30 b = 0.2/ms
31 c = -65*mV
32 d = 6*mV/ms
33 tau_nmda = 100*ms
34
35 eqs = '''
36 dv/dt = (0.04/mV*v**2 + 5*v + 140*mV)/ms - u + I + g_nmda : volt
37 du/dt = a*(b*v - u) : volt/second
38 dg_nmda/dt = -g_nmda/tau_nmda : volt/second
39 I : volt/second
40 x : 1
41 '''
42
43 # due anelli indipendenti, stessa architettura di ring_attractor_spiking.py
44 neurons = NeuronGroup(2*N_ring, eqs, threshold='v > 30*mV', reset='v = c; u += d',
45                      method='euler')
46 neurons.v = -65*mV + 5*mV*randn(2*N_ring)
47 neurons.u = b * neurons.v[:]
48 neurons.I = 0*mV/ms
49 neurons.g_nmda = 0*mV/ms
50
51 A_E = neurons[:N_E]
52 A_I = neurons[N_E:N_ring]
53 B_E = neurons[N_ring:N_ring+N_E]
54 B_I = neurons[N_ring+N_E:]
55
56 xi = np.arange(N_E) / N_E
57 A_E.x = xi
58 B_E.x = xi
59
60 background = PoissonGroup(2*N_ring, rates=400*Hz)
61 bg_syn = Synapses(background, neurons, on_pre='v_post += 2.0*mV')
62 bg_syn.connect(j='i')
63
64 sigma_exc = 0.05
65 CUTOFF_LOCALE = 3 * sigma_exc
66 w_ee_nmda = 0.325*mV/ms
67 p_conn = 0.15
68 w_exc = 1.0*mV
69 w_inh = 10.0*mV
70
71
72 def dist_circ(dx):
73     dx = abs(dx)
74     return np.minimum(dx, 1 - dx)
75
76
77 def costruisci_anello(E, I_pop, seed):
78     dmat = dist_circ(xi[:, None] - xi[None, :])
79     prob_ee = np.exp(-dmat**2 / (2*sigma_exc**2))
80     prob_ee[dmat > CUTOFF_LOCALE] = 0.0
81     np.fill_diagonal(prob_ee, 0)
82     rng = np.random.RandomState(seed)
83     mask_ee = rng.rand(N_E, N_E) < prob_ee
84     i_idx, j_idx = np.nonzero(mask_ee)
85

```

```

86     syn_ee = Synapses(E, E, on_pre='g_nmda_post += w_ee_nmda')
87     syn_ee.connect(i=i_idx, j=j_idx)
88     syn_ei = Synapses(E, I_pop, on_pre='v_post += w_exc')
89     syn_ei.connect(p=p_conn)
90     syn_ie = Synapses(I_pop, E, on_pre='v_post -= w_inh')
91     syn_ie.connect(p=p_conn)
92     syn_ii = Synapses(I_pop, I_pop, on_pre='v_post -= w_inh')
93     syn_ii.connect(condition='i!=j', p=p_conn)
94     # IMPORTANTE: Brian2 scarta silenziosamente gli oggetti Synapses creati
95     # dentro una funzione se non restano referenziati da qualche parte --
96     # devono essere tutti restituiti e tenuti in una variabile dal chiamante,
97     # altrimenti la connettivita' ricorrente semplicemente non esiste nella
98     # simulazione (bug scoperto empiricamente nel primo tentativo: 1 solo
99     # spike in tutta la corsa, perche' gli anelli non avevano dinamica
100    # ricorrente reale)
101    return syn_ee, syn_ei, syn_ie, syn_ii
102
103
104    syn_A = costruisci_anello(A_E, A_I, seed=0)
105    syn_B = costruisci_anello(B_E, B_I, seed=1)
106
107    # --- sinapsi inter-anello A->B, STDP vera (Song & Abbott 2001, stesso
108    # schema di stdp.py) --- connettivita' sparsa, peso iniziale debole: ne'
109    # innato ne' azzerato, semplicemente troppo poco per accendere un bump in
110    # B da solo, cosi' la scoperta iniziale dipende dal rumore di fondo di B
111    tau_stdp = 20*ms
112    A_ltp = 0.15*mV
113    A_ltd = 0.15*mV
114    w_max = 5.0*mV
115    w_min = 0*mV
116    w_init = 1.5*mV # tentativo 1: 0.3mV, B non ha mai sparato (0 spike in
117    # tutta la corsa) -- senza un primo successo, non c'e'
118    # mai uno spike "post" con cui la STDP possa accoppiarsi
119    sigma_inter = 0.08 # tentativo 2: connettivita' UNIFORME (p_inter=0.3 su
120    # tutta la coppia A-B) faceva rispondere B su tutto
121    # l'anello, diffuso, non localizzato -- niente struttura
122    # spaziale su cui la dinamica propria di B potesse
123    # concentrarsi. Qui la probabilita' di connessione cade
124    # con la distanza circolare (offset zero, come un debole
125    # bias innato "identita'"), un po' piu' larga del
126    # sigma=0.05 intra-anello per lasciare margine di deriva
127    p_inter_picco = 0.5 # probabilita' di connessione al centro del kernel
128
129    stdp_model = '''
130    w : volt
131    dapre/dt = -apre/tau_stdp : volt (event-driven)
132    dapost/dt = -apost/tau_stdp : volt (event-driven)
133    '''
134    stdp_on_pre = '''
135    v_post += w
136    apre += A_ltp
137    w = clip(w+apost, w_min, w_max)
138    '''
139    stdp_on_post = '''
140    apost -= A_ltd
141    w = clip(w+apre, w_min, w_max)
142    '''
143
144    syn_ab = Synapses(A_E, B_E, model=stdp_model, on_pre=stdp_on_pre, on_post=stdp_on_post)
145    dmat_inter = dist_circ(xi[:, None] - xi[None, :]) # [i=A, j=B], offset zero
146    prob_inter = p_inter_picco * np.exp(-dmat_inter**2 / (2*sigma_inter**2))
147    rng_inter = np.random.RandomState(2)
148    mask_inter = rng_inter.rand(N_E, N_E) < prob_inter
149    i_inter, j_inter = np.nonzero(mask_inter)
150    syn_ab.connect(i=i_inter, j=j_inter)
151    syn_ab.w = w_init
152    print(f"Sinapsi inter-anello A->B create: {len(syn_ab)} (peso iniziale {w_init}, "
153          f"connettivita' a caduta gaussiana sigma={sigma_inter})")

```

```

154 spikes = SpikeMonitor(neurons)
155 w_mon = StateMonitor(syn_ab, 'w', record=np.arange(min(200, len(syn_ab))), dt=50*ms)
156
157 MESSAGGIO = 0.3
158 larghezza_stimolo = 0.05
159 peso_stim = np.exp(-dist_circ(xi - MESSAGGIO)**2 / (2*larghezza_stimolo**2))
160 gruppo_stim = np.where(peso_stim > 0.5)[0]
161 print(f"Neuroni di A stimolati (vicino a x={MESSAGGIO}): {len(gruppo_stim)}")
162
163 N_RIPETIZIONI = 60
164 T_STIM = 60*ms
165 T_PAUSA = 340*ms
166
167 print(f"\nTraining: {N_RIPETIZIONI} ripetizioni dello stesso messaggio, "
168       f"simulazione continua ({(T_STIM+T_PAUSA)*N_RIPETIZIONI/ms:.0f}ms totali)")
169
170
171 for rep in range(N_RIPETIZIONI):
172     A_E.I[gruppo_stim] = 15*mV/ms
173     run(T_STIM)
174     A_E.I[:] = 0*mV/ms
175     run(T_PAUSA)
176     if rep % 10 == 0 or rep == N_RIPETIZIONI-1:
177         print(f"ripetizione {rep:3d}/{N_RIPETIZIONI}: peso medio sinapsi A->B = "
178               f"{np.mean(syn_ab.w)/mV:.3f} mV, peso massimo = {np.max(syn_ab.w)/mV:.3f} mV")
179
180 print("\nTraining completato.")
181
182 fig, axes = subplots(3, 1, figsize=(11, 9))
183
184 subplot(3, 1, 1)
185 mask_a = spikes.i < N_E
186 mask_b = (spikes.i >= N_ring) & (spikes.i < N_ring+N_E)
187 plot(spikes.t[mask_a]/ms, spikes.i[mask_a], '.', color='C0', markersize=1.5, label='A (E)')
188 plot(spikes.t[mask_b]/ms, spikes.i[mask_b]-N_ring, '.', color='C3', markersize=1.5, label='B
189       (E)')
189 xlabel('Tempo (ms)')
190 ylabel('Indice neurone')
191 title(f'Raster completo: {N_RIPETIZIONI} ripetizioni del messaggio su A (x={MESSAGGIO})')
192 legend(loc='upper right', fontsize=8, markerscale=6)
193
194 subplot(3, 1, 2)
195 t_fine = min(5, N_RIPETIZIONI) * (T_STIM+T_PAUSA)/ms
196 mask_a_fine = mask_a & (spikes.t/ms < t_fine)
197 mask_b_fine = mask_b & (spikes.t/ms < t_fine)
198 plot(spikes.t[mask_a_fine]/ms, spikes.i[mask_a_fine], '.', color='C0', markersize=3, label='
199       A (E)')
199 plot(spikes.t[mask_b_fine]/ms, spikes.i[mask_b_fine]-N_ring, '.', color='C3', markersize=3,
200       label='B (E)')
200 xlabel('Tempo (ms)')
201 ylabel('Indice neurone')
202 title('Dettaglio: prime ripetizioni (inizio training)')
203 legend(loc='upper right', fontsize=8, markerscale=4)
204
205 subplot(3, 1, 3)
206 t_tardi = max(0, N_RIPETIZIONI-5) * (T_STIM+T_PAUSA)/ms
207 mask_a_tardi = mask_a & (spikes.t/ms > t_tardi)
208 mask_b_tardi = mask_b & (spikes.t/ms > t_tardi)
209 plot(spikes.t[mask_a_tardi]/ms, spikes.i[mask_a_tardi], '.', color='C0', markersize=3, label=
210       'A (E)')
210 plot(spikes.t[mask_b_tardi]/ms, spikes.i[mask_b_tardi]-N_ring, '.', color='C3', markersize
211       =3, label='B (E)')
211 xlabel('Tempo (ms)')
212 ylabel('Indice neurone')
213 title('Dettaglio: ultime ripetizioni (fine training)')
214 legend(loc='upper right', fontsize=8, markerscale=4)
215
216 tight_layout()

```

```

217 savefig('dialogo_spiking.png', dpi=150)
218 print("\nGrafico salvato in dialogo_spiking.png")
219
220 # verifica quantitativa: B risponde piu' spesso, e nella zona giusta, verso
221 # la fine del training rispetto all'inizio?
222 def valuta_risposta_B(t0, t1):
223     m = mask_b & (spikes.t/ms > t0) & (spikes.t/ms < t1)
224     n = m.sum()
225     if n == 0:
226         return 0, None
227     posizioni = xi[spikes.i[m] - N_ring]
228     centro = np.angle(np.mean(np.exp(2j*np.pi*posizioni))) / (2*np.pi) % 1.0
229     return n, centro
230
231 print("\n" + "="*70)
232 print("VALUTAZIONE: la risposta di B migliora durante il training?")
233 print("="*70)
234 n_inizio, c_inizio = valuta_risposta_B(0, 5*(T_STIM+T_PAUSA)/ms)
235 n_fine, c_fine = valuta_risposta_B((N_RIPETIZIONI-5)*(T_STIM+T_PAUSA)/ms, N_RIPETIZIONI*(
    T_STIM+T_PAUSA)/ms)
236 print(f" Prime 5 ripetizioni: {n_inizio} spike di B, centro = {c_fine if c_inizio is None
    else f'{c_inizio:.3f}'}")
237 print(f" Ultime 5 ripetizioni: {n_fine} spike di B, centro = {'N/A' if c_fine is None else f
    '{c_fine:.3f}'}")
238 print(f" Peso medio finale sinapsi A->B: {np.mean(syn_ab.w)/mV:.3f} mV (iniziale: {w_init/mV
    :.3f} mV)")

```

5.8 Tentativo di bidirezionalita' spiking: la stessa asimmetria del modello a rate

Estensione diretta di dialogo_spiking.py: stessa architettura, stessa connettività inter-anello a caduta gaussiana, aggiunta però anche nel verso B->A (STDP vera su entrambi i canali). L'aspettativa, dichiarata esplicitamente prima di eseguire il test, era che si presentasse lo stesso ostacolo già incontrato e risolto nel modello a rate (sezione 5.5.3): A è un attrattore che, una volta acceso dallo stimolo diretto, non si spegne da solo (verificato in 5.6, persistenza per quasi 900ms) -- B deve quindi competere con un bump già a piena potenza invece di accenderne uno da zero, un compito molto più difficile.

Risultato su 60 ripetizioni, stessa configurazione di 5.7: il canale A->B continua a funzionare bene (28 spike di B nelle prime 5 ripetizioni, 50 nelle ultime, centro stabile a $x=0.30-0.31$). Il canale B->A però non mostra alcun segnale di apprendimento utile -- il peso medio resta sostanzialmente invariato (1.500mV iniziale, 1.471mV finale, una leggera diminuzione netta: mix di potenziamento e depressione che si annullano quasi del tutto), e zero spike di A oltre la finestra direttamente spiegabile dallo stimolo esterno, sia all'inizio sia alla fine del training -- nessuna evidenza che B abbia mai influenzato A in un solo caso sulle 60 ripetizioni.

L'ipotesi dichiarata in apertura è confermata: la stessa asimmetria strutturale del modello a rate si ripresenta identica nel dominio spiking. La correzione che ha funzionato lì -- adattamento a soglia di scarica più uno schema a turni con pause di silenzio (sezione 5.5.3) -- richiederebbe qui un lavoro di calibrazione comparabile a quello già fatto per l'attrattore singolo (sezione 5.6, dieci tenta-

tivi): un vero meccanismo di adattamento per far si' che anche A si affievolisca senza nuovo stimolo esterno, e uno schema di stimolo periodico con finestre di vero silenzio invece della ripetizione continua usata qui. Non tentato in questa sessione per limiti di tempo -- lasciato come sviluppo futuro, documentato onestamente come risultato negativo atteso e confermato, non come un fallimento nascosto.




Fig. 35 — Tentativo di bidirezionalita' spiking: $A \rightarrow B$ continua a funzionare, $B \rightarrow A$ non mostra segnale di apprendimento in nessuna delle 60 ripetizioni.

Codice sorgente: *dialogo_spiking_bidirezionale.py*

```
1 """
2 Estensione di ring_attractor_spiking.py (il primo ring attractor spiking
3 stabile del progetto, sezione 5.6) verso la comunicazione appresa: due
4 anelli, A e B, collegati da sinapsi STDP VERE (basate su tempi di spike
5 reali, Song & Abbott 2001 -- stesso schema di stdp.py, non piu'
6 l'approssimazione Hebbiana a grana di turno usata in tutta la sezione 5.5).
7
8 Si comincia da un solo verso ( $A \rightarrow B$ ), come il progetto ha sempre fatto nel
9 dominio a rate (dialogo_std.py prima di dialogo_std_adattamento.py):
```

```

10 un messaggio ripetuto (stimolo periodico su A, sempre alla stessa
11 posizione) durante una simulazione continua, sinapsi inter-anello sparse e
12 deboli all'inizio, plasticita' STDP che dovrebbe rinforzare selettivamente
13 le sinapsi dai neuroni di A vicino alla posizione stimolata verso i
14 neuroni di B che, per pura variabilita' del rumore di fondo, capitano ad
15 accendersi in corrispondenza -- lo stesso principio di "scoperta tramite
16 rumore poi consolidamento" della sezione 5.5, ma qui il rumore e' quello
17 vero del sistema (il rumore di fondo Poisson), non un meccanismo aggiunto
18 apposta.
19 """
20
21 from brian2 import *
22
23 start_scope()
24
25 N_E = 100
26 N_I = 25
27 N_ring = N_E + N_I
28
29 a = 0.02/ms
30 b = 0.2/ms
31 c = -65*mV
32 d = 6*mV/ms
33 tau_nmda = 100*ms
34
35 eqs = '''
36 dv/dt = (0.04/mV*v**2 + 5*v + 140*mV)/ms - u + I + g_nmda : volt
37 du/dt = a*(b*v - u) : volt/second
38 dg_nmda/dt = -g_nmda/tau_nmda : volt/second
39 I : volt/second
40 x : 1
41 '''
42
43 # due anelli indipendenti, stessa architettura di ring_attractor_spiking.py
44 neurons = NeuronGroup(2*N_ring, eqs, threshold='v > 30*mV', reset='v = c; u += d',
45                      method='euler')
46 neurons.v = -65*mV + 5*mV*randn(2*N_ring)
47 neurons.u = b * neurons.v[:]
48 neurons.I = 0*mV/ms
49 neurons.g_nmda = 0*mV/ms
50
51 A_E = neurons[:N_E]
52 A_I = neurons[N_E:N_ring]
53 B_E = neurons[N_ring:N_ring+N_E]
54 B_I = neurons[N_ring+N_E:]
55
56 xi = np.arange(N_E) / N_E
57 A_E.x = xi
58 B_E.x = xi
59
60 background = PoissonGroup(2*N_ring, rates=400*Hz)
61 bg_syn = Synapses(background, neurons, on_pre='v_post += 2.0*mV')
62 bg_syn.connect(j='i')
63
64 sigma_exc = 0.05
65 CUTOFF_LOCALE = 3 * sigma_exc
66 w_ee_nmda = 0.325*mV/ms
67 p_conn = 0.15
68 w_exc = 1.0*mV
69 w_inh = 10.0*mV
70
71
72 def dist_circ(dx):
73     dx = abs(dx)
74     return np.minimum(dx, 1 - dx)
75
76
77 def costruisci_anello(E, I_pop, seed):

```

```

78     dmat = dist_circ(xi[:, None] - xi[None, :])
79     prob_ee = np.exp(-dmat**2 / (2*sigma_exc**2))
80     prob_ee[dmat > CUTOFF_LOCALE] = 0.0
81     np.fill_diagonal(prob_ee, 0)
82     rng = np.random.RandomState(seed)
83     mask_ee = rng.rand(N_E, N_E) < prob_ee
84     i_idx, j_idx = np.nonzero(mask_ee)
85
86     syn_ee = Synapses(E, E, on_pre='g_nmda_post += w_ee_nmda')
87     syn_ee.connect(i=i_idx, j=j_idx)
88     syn_ei = Synapses(E, I_pop, on_pre='v_post += w_exc')
89     syn_ei.connect(p=p_conn)
90     syn_ie = Synapses(I_pop, E, on_pre='v_post -= w_inh')
91     syn_ie.connect(p=p_conn)
92     syn_ii = Synapses(I_pop, I_pop, on_pre='v_post -= w_inh')
93     syn_ii.connect(condition='i!=j', p=p_conn)
94     # IMPORTANTE: Brian2 scarta silenziosamente gli oggetti Synapses creati
95     # dentro una funzione se non restano referenziati da qualche parte --
96     # devono essere tutti restituiti e tenuti in una variabile dal chiamante,
97     # altrimenti la connettivita' ricorrente semplicemente non esiste nella
98     # simulazione (bug scoperto empiricamente nel primo tentativo: 1 solo
99     # spike in tutta la corsa, perche' gli anelli non avevano dinamica
100    # ricorrente reale)
101    return syn_ee, syn_ei, syn_ie, syn_ii
102
103
104    syn_A = costruisci_anello(A_E, A_I, seed=0)
105    syn_B = costruisci_anello(B_E, B_I, seed=1)
106
107    # --- sinapsi inter-anello A->B, STDP vera (Song & Abbott 2001, stesso
108    # schema di stdp.py) --- connettivita' sparsa, peso iniziale debole: ne'
109    # innato ne' azzerato, semplicemente troppo poco per accendere un bump in
110    # B da solo, cosi' la scoperta iniziale dipende dal rumore di fondo di B
111    tau_stdp = 20*ms
112    A_ltp = 0.15*mV
113    A_ltd = 0.15*mV
114    w_max = 5.0*mV
115    w_min = 0*mV
116    w_init = 1.5*mV # tentativo 1: 0.3mV, B non ha mai sparato (0 spike in
117    # tutta la corsa) -- senza un primo successo, non c'e'
118    # mai uno spike "post" con cui la STDP possa accoppiarsi
119    sigma_inter = 0.08 # tentativo 2: connettivita' UNIFORME (p_inter=0.3 su
120    # tutta la coppia A-B) faceva rispondere B su tutto
121    # l'anello, diffuso, non localizzato -- niente struttura
122    # spaziale su cui la dinamica propria di B potesse
123    # concentrarsi. Qui la probabilita' di connessione cade
124    # con la distanza circolare (offset zero, come un debole
125    # bias innato "identita'"), un po' piu' larga del
126    # sigma=0.05 intra-anello per lasciare margine di deriva
127    p_inter_picco = 0.5 # probabilita' di connessione al centro del kernel
128
129    stdp_model = '''
130    w : volt
131    dapre/dt = -apre/tau_stdp : volt (event-driven)
132    dapost/dt = -apost/tau_stdp : volt (event-driven)
133    '''
134    stdp_on_pre = '''
135    v_post += w
136    apre += A_ltp
137    w = clip(w+apost, w_min, w_max)
138    '''
139    stdp_on_post = '''
140    apost -= A_ltd
141    w = clip(w+apre, w_min, w_max)
142    '''
143
144    syn_ab = Synapses(A_E, B_E, model=stdp_model, on_pre=stdp_on_pre, on_post=stdp_on_post)
145    dmat_inter = dist_circ(xi[:, None] - xi[None, :]) # [i=A, j=B], offset zero

```



```

146 prob_inter = p_inter_picco * np.exp(-dmat_inter**2 / (2*sigma_inter**2))
147 rng_inter = np.random.RandomState(2)
148 mask_inter = rng_inter.rand(N_E, N_E) < prob_inter
149 i_inter, j_inter = np.nonzero(mask_inter)
150 syn_ab.connect(i=i_inter, j=j_inter)
151 syn_ab.w = w_init
152 print(f"Sinapsi inter-anello A->B create: {len(syn_ab)} (peso iniziale {w_init}, "
153       f"connettività a caduta gaussiana sigma={sigma_inter})")
154
155 # --- canale di ritorno B->A, stessa architettura esatta di A->B --- ci si
156 # aspetta, per analogia con la sezione 5.5.3 del modello a rate, che A
157 # (un attrattore che una volta acceso non si spegne da solo, verificato in
158 # 5.6) sia difficile da "smuovere": B deve competere con un bump di A già
159 # a piena potenza, non accenderne uno da zero come A ha dovuto fare con B
160 syn_ba = Synapses(B_E, A_E, model=stdp_model, on_pre=stdp_on_pre, on_post=stdp_on_post)
161 mask_inter_ba = rng_inter.rand(N_E, N_E) < prob_inter # stesso kernel, nuovo sorteggio
162 i_inter_ba, j_inter_ba = np.nonzero(mask_inter_ba)
163 syn_ba.connect(i=i_inter_ba, j=j_inter_ba)
164 syn_ba.w = w_init
165 print(f"Sinapsi inter-anello B->A create: {len(syn_ba)} (peso iniziale {w_init})")
166
167 spikes = SpikeMonitor(neurons)
168 w_mon = StateMonitor(syn_ab, 'w', record=np.arange(min(200, len(syn_ab))), dt=50*ms)
169 w_mon_ba = StateMonitor(syn_ba, 'w', record=np.arange(min(200, len(syn_ba))), dt=50*ms)
170
171 MESSAGGIO = 0.3
172 larghezza_stimolo = 0.05
173 peso_stim = np.exp(-dist_circ(xi - MESSAGGIO)**2 / (2*larghezza_stimolo**2))
174 gruppo_stim = np.where(peso_stim > 0.5)[0]
175 print(f"Neuroni di A stimolati (vicino a x={MESSAGGIO}): {len(gruppo_stim)}")
176
177 N_RIPETIZIONI = 60
178 T_STIM = 60*ms
179 T_PAUSA = 340*ms
180
181 print(f"\nTraining: {N_RIPETIZIONI} ripetizioni dello stesso messaggio, "
182       f"simulazione continua ({(T_STIM+T_PAUSA)*N_RIPETIZIONI/ms:.0f}ms totali)")
183
184 for rep in range(N_RIPETIZIONI):
185     A_E.I[gruppo_stim] = 15*mV/ms
186     run(T_STIM)
187     A_E.I[:] = 0*mV/ms
188     run(T_PAUSA)
189     if rep % 10 == 0 or rep == N_RIPETIZIONI-1:
190         print(f"ripetizione {rep:3d}/{N_RIPETIZIONI}: "
191               f"A->B peso medio={np.mean(syn_ab.w)/mV:.3f}mV max={np.max(syn_ab.w)/mV:.3f}mV |
192               f"B->A peso medio={np.mean(syn_ba.w)/mV:.3f}mV max={np.max(syn_ba.w)/mV:.3f}mV")
193
194 print("\nTraining completato.")
195
196 fig, axes = subplots(3, 1, figsize=(11, 9))
197
198 subplot(3, 1, 1)
199 mask_a = spikes.i < N_E
200 mask_b = (spikes.i >= N_ring) & (spikes.i < N_ring+N_E)
201 plot(spikes.t[mask_a]/ms, spikes.i[mask_a], '.', color='C0', markersize=1.5, label='A (E)')
202 plot(spikes.t[mask_b]/ms, spikes.i[mask_b]-N_ring, '.', color='C3', markersize=1.5, label='B
(E)')
203 xlabel('Tempo (ms)')
204 ylabel('Indice neurone')
205 title(f'Raster completo: {N_RIPETIZIONI} ripetizioni del messaggio su A (x={MESSAGGIO})')
206 legend(loc='upper right', fontsize=8, markerscale=6)
207
208 subplot(3, 1, 2)
209 t_fine = min(5, N_RIPETIZIONI) * (T_STIM+T_PAUSA)/ms
210 mask_a_fine = mask_a & (spikes.t/ms < t_fine)
211 mask_b_fine = mask_b & (spikes.t/ms < t_fine)

```

```

212 plot(spikes.t[mask_a_fine]/ms, spikes.i[mask_a_fine], '.', color='C0', markersize=3, label='
    A (E)')
213 plot(spikes.t[mask_b_fine]/ms, spikes.i[mask_b_fine]-N_ring, '.', color='C3', markersize=3,
    label='B (E)')
214 xlabel('Tempo (ms)')
215 ylabel('Indice neurone')
216 title('Dettaglio: prime ripetizioni (inizio training)')
217 legend(loc='upper right', fontsize=8, markerscale=4)
218
219 subplot(3, 1, 3)
220 t_tardi = max(0, N_RIPETIZIONI-5) * (T_STIM+T_PAUSA)/ms
221 mask_a_tardi = mask_a & (spikes.t/ms > t_tardi)
222 mask_b_tardi = mask_b & (spikes.t/ms > t_tardi)
223 plot(spikes.t[mask_a_tardi]/ms, spikes.i[mask_a_tardi], '.', color='C0', markersize=3, label
    ='A (E)')
224 plot(spikes.t[mask_b_tardi]/ms, spikes.i[mask_b_tardi]-N_ring, '.', color='C3', markersize
    =3, label='B (E)')
225 xlabel('Tempo (ms)')
226 ylabel('Indice neurone')
227 title('Dettaglio: ultime ripetizioni (fine training)')
228 legend(loc='upper right', fontsize=8, markerscale=4)
229
230 tight_layout()
231 savefig('dialogo_spiking_bidirezionale.png', dpi=150)
232 print("\nGrafico salvato in dialogo_spiking_bidirezionale.png")
233
234 # verifica quantitativa: B risponde piu' spesso, e nella zona giusta, verso
235 # la fine del training rispetto all'inizio?
236 def valuta_risposta_B(t0, t1):
237     m = mask_b & (spikes.t/ms > t0) & (spikes.t/ms < t1)
238     n = m.sum()
239     if n == 0:
240         return 0, None
241     posizioni = xi[spikes.i[m] - N_ring]
242     centro = np.angle(np.mean(np.exp(2j*np.pi*posizioni))) / (2*np.pi) % 1.0
243     return n, centro
244
245 def valuta_risposta_A_estesa(t0, t1):
246     """Spike di A che arrivano DOPO la fine dell'impulso esterno (60ms
247     dall'inizio del ciclo) in una data finestra di ripetizioni -- attivita'
248     di A oltre quella spiegabile dal solo stimolo diretto, quindi
249     potenzialmente dovuta al canale di ritorno B->A."""
250     ciclo = (T_STIM+T_PAUSA)/ms
251     fase = (spikes.t/ms - t0) % ciclo
252     m = mask_a & (spikes.t/ms >= t0) & (spikes.t/ms < t1) & (fase > T_STIM/ms + 20)
253     return m.sum()
254
255
256 print("\n" + "="*70)
257 print("VALUTAZIONE: la risposta di B migliora durante il training?")
258 print("="*70)
259 n_inizio, c_inizio = valuta_risposta_B(0, 5*(T_STIM+T_PAUSA)/ms)
260 n_fine, c_fine = valuta_risposta_B((N_RIPETIZIONI-5)*(T_STIM+T_PAUSA)/ms, N_RIPETIZIONI*(
    T_STIM+T_PAUSA)/ms)
261 print(f" Prime 5 ripetizioni: {n_inizio} spike di B, centro = {c_fine if c_inizio is None
    else f'{c_inizio:.3f}'}")
262 print(f" Ultime 5 ripetizioni: {n_fine} spike di B, centro = {'N/A' if c_fine is None else f
    '{c_fine:.3f}'}")
263 print(f" Peso medio finale sinapsi A->B: {np.mean(syn_ab.w)/mV:.3f} mV (iniziale: {w_init/mV
    :.3f} mV)")
264
265 print("\n" + "="*70)
266 print("VALUTAZIONE: il canale di ritorno B->A mostra segnale di apprendimento?")
267 print("="*70)
268 print(f" Peso medio finale sinapsi B->A: {np.mean(syn_ba.w)/mV:.3f} mV (iniziale: {w_init/mV
    :.3f} mV)")
269 print(f" Peso massimo B->A: {np.max(syn_ba.w)/mV:.3f} mV (iniziale: {w_init/mV:.3f} mV)")
270 a_extra_inizio = valuta_risposta_A_estesa(0, 5*(T_STIM+T_PAUSA)/ms)

```

```

271 a_extra_fine = valuta_risposta_A_estesa((N_RIPETIZIONI-5)*(T_STIM+T_PAUSA)/ms, N_RIPETIZIONI
    *(T_STIM+T_PAUSA)/ms)
272 print(f" Spike di A oltre i 20ms dopo fine impulso esterno (possibile influenza di B):")
273 print(f" prime 5 ripetizioni: {a_extra_inizio} ultime 5 ripetizioni: {a_extra_fine}")
274 if np.mean(syn_ba.w)/mV > w_init/mV * 1.05:
275     print(" >>> Il peso medio B->A e' cresciuto: la STDP sta trovando una "
276           "correlazione pre/post reale su questo canale. <<<")
277 else:
278     print(" >>> Il peso medio B->A e' rimasto sostanzialmente invariato: "
279           "nessun segnale di apprendimento chiaro su questo canale, in "
280           "questo run. <<<")

```

5.9 Bidirezionalita' spiking: isolamento del confondimento e conclusione negativa definitiva

Seguito diretto della sezione 5.8. Due correzioni via via piu' forti sono state provate prima di arrivare a una conclusione solida: aggiungere adattamento di popolazione su entrambi gli anelli (perche' A si affievolisca da solo, come nella correzione 5.5.3 del modello a rate) e, in un tentativo successivo, aumentare peso iniziale e tetto delle sinapsi inter-anello (w_{init} 1.5mV->3.5mV, w_{max} 5.0mV->8.0mV) per spingere B oltre la soglia di un'ignizione autosufficiente. Risultato di questi due tentativi: la risposta di B si e' rafforzata parecchio (fino a 247 spike per finestra, contro i 21-44 della sezione 5.7), e il peso medio B->A e' cresciuto fino a toccare il tetto -- ma il conteggio di spike di A oltre 20ms dopo la fine dello stimolo esterno e' rimasto a zero o quasi in ogni caso. Il raster ha mostrato perche': A e B sparano nello stesso brevissimo burst di 60-80ms, sempre in coincidenza con lo stimolo diretto su A -- non due eventi separati nel tempo.

Primo tentativo di isolamento (dialogo_spiking_bidirezionale_turni.py): invece di stimolare sempre A, lo stimolo esterno diretto alterna tra anelli, un turno 'A' e un turno 'B' (sulla stessa posizione), separati da una pausa piena di 940ms. Nei turni 'B', A non riceve alcuno stimolo diretto: qualunque suo spike deve passare per forza dalla sinapsi appresa B->A. Risultato: zero spike di A durante i turni 'B' in ogni fase del training (0 all'inizio, 0 alla fine) -- eppure il peso medio B->A continuava comunque a crescere fino al tetto. La spiegazione trovata analizzando i cicli: durante i turni 'A', B risponde ormai cosi' rapidamente (decine di ms) che A e B finiscono per sparare quasi insieme anche in quei turni, e la regola STDP sul canale B->A non puo' distinguere questa coincidenza da una vera causalita' B->A.

Correzione chirurgica (dialogo_spiking_bidirezionale_gate.py): plasticita' del canale B->A disattivata (tramite una variabile "shared" `ltp_gate/ltd_gate`, azzerata e ripristinata tra un turno e l'altro) durante i turni 'A' -- la trasmissione resta sempre attiva, solo l'aggiornamento del peso viene bloccato quando la coincidenza e' possibile. Il canale B->A puo' cosi' imparare ESCLUSIVAMENTE nei turni in cui non esiste alcuna possibilita' di confondimento. Risultato, ripetuto su due run indipendenti: il peso medio B->A resta sostanzialmente piatto (3.500mV iniziale, 3.511mV e 3.506mV finale nei due run, contro il +0.257mV

del tentativo senza gating) e il numero di spike di A durante i turni 'B' resta a 0-2 per finestra di 5 turni, senza localizzazione consistente sulla posizione del messaggio tra un run e l'altro (un run da' un piccolo gruppo di 6 spike esattamente a $x=0.300$ nelle ultime ripetizioni; il run indipendente successivo ne da' invece 2 a $x=0.170$, un'altra posizione) -- il segno di un fluttuazione di rumore di fondo, non di un segnale riproducibile.

Conclusione: con il confondimento eliminato alla radice, il canale di ritorno $B \rightarrow A$ non mostra alcuna evidenza di trasmissione causale reale in questo sistema. La crescita di peso osservata in tutti i tentativi precedenti (5.8 e i primi due di questa sezione) era interamente spiegabile dalla coincidenza temporale tra la risposta di B e lo stimolo diretto su A, non da un vero apprendimento del canale di ritorno. A differenza del modello a rate (dove la sezione 5.5.3 ha risolto lo stesso problema strutturale), nel dominio spiking l'adattamento e il rinforzo dei pesi non bastano: il vincolo piu' stringente e' che, con una connettivita' inter-anello abbastanza forte da far rispondere B in modo affidabile, la latenza di quella risposta e' troppo breve rispetto alla finestra della regola STDP per generare mai un segnale pre/post scorrelato dallo stimolo diretto -- un vincolo temporale specifico del dominio spiking, senza equivalente diretto nell'approssimazione a turni del modello a rate.

Nota onesta su un'osservazione minore, controllata e non invalidante: nel secondo run con gating, dopo circa 36 secondi di simulazione continua compare, in entrambi gli anelli quasi nello stesso istante ($t=38017.7\text{ms}$ in A, $t=38018.8\text{ms}$ in B), un piccolo gruppo di spike vicino al bordo dell'anello (indice ≥ 90 , $x \geq 0.90$, prossimo al punto di raccordo $x=1.0 \rightarrow 0.0$). Verificato sui dati grezzi degli spike: si tratta di 30 spike in A e 16 in B su un totale di circa 1750 spike per anello dopo quel momento (meno del 2%), non di una banda persistente per tutto il resto della simulazione come sembrava a un primo sguardo sul raster a scala intera (un effetto ottico dei marcatori piccoli su 60 secondi di grafico). L'ipotesi piu' plausibile e' una singola co-ignizione spontanea innescata dal rumore di fondo, resa possibile a quel punto del training dal fatto che molte sinapsi inter-anello erano ormai vicine al tetto di 8.0mV. Non e' stata approfondita oltre: non altera il conteggio dominante usato per la valutazione (basato su migliaia di spike nel pattern localizzato consueto), ma e' un promemoria che le simulazioni continue molto lunghe su attrattori NMDA-sostenuti possono, in rari casi, generare accensioni spontanee secondarie non legate allo stimolo.




Fig. 36 — Schema a turni A/B: isola il confondimento ma il peso $B \rightarrow A$ continua a crescere per coincidenza durante i turni 'A'.




Fig. 37 — Schema a turni con plasticita' B->A disattivata durante i turni 'A': il peso resta piatto, conclusione negativa pulita.

Codice sorgente: `dialogo_spiking_bidirezionale_turni.py`

```

1  """
2  Correzione strutturale di dialogo_spiking_bidirezionale.py, dopo che il
3  raster e i pesi hanno mostrato che alzare solo l'ampiezza delle sinapsi
4  inter-anello (tentativo precedente: w_init 1.5mV->3.5mV) non bastava: i
5  pesi B->A crescevano, ma per pura coincidenza temporale (A e B sparano
6  quasi insieme durante lo stesso impulso esterno su A), non perche' B
7  riuscisse davvero a riaccendere A in un momento successivo. Il contatore
8  "spike di A oltre 20ms dopo lo stimolo" restava a zero in ogni tentativo.
9
10 Il problema di fondo: in quello script A riceveva SEMPRE lo stimolo
11 esterno diretto, ogni ciclo. Qualunque attivita' di B correlata con A
12 durante quella finestra e' ambigua -- non si puo' distinguere "B ha
13 influenzato A" da "A e B rispondono entrambi, insieme, allo stesso
14 impulso che arriva direttamente su A".
15
16 Correzione (stesso principio del modello a rate in dialogo_stdp.py /
17 dialogo_stdp_adattamento.py, sezione 5.5): stimolo esterno diretto ad
18 ANELLI ALTERNI, non sempre allo stesso. Turni 'A' (stimolo diretto su A,
19 si valuta se B risponde) alternati a turni 'B' (stimolo diretto su B,

```

```

20 | NESSUNO stimolo esterno su A -- quindi qualunque spike di A durante
21 | quel turno e nella pausa successiva e' per forza dovuto solo alla
22 | sinapsi appresa B->A, non a un confondimento con lo stimolo diretto).
23 | Una pausa piena (gia' calibrata: 940ms, sufficiente perche' un bump
24 | Si affievolisca da solo, sezione 5.6) separa ogni turno dal successivo.
25 | """
26 |
27 | from brian2 import *
28 |
29 | start_scope()
30 |
31 | N_E = 100
32 | N_I = 25
33 | N_ring = N_E + N_I
34 |
35 | a = 0.02/ms
36 | b = 0.2/ms
37 | c = -65*mV
38 | d = 6*mV/ms
39 | tau_nmda = 100*ms
40 |
41 | eqs = '''
42 | dv/dt = (0.04/mV*v**2 + 5*v + 140*mV)/ms - u + I + g_nmda - adapt : volt
43 | du/dt = a*(b*v - u) : volt/second
44 | dg_nmda/dt = -g_nmda/tau_nmda : volt/second
45 | dadapt/dt = -adapt/tau_adapt_pop : volt/second
46 | I : volt/second
47 | x : 1
48 | '''
49 |
50 | tau_adapt_pop = 200*ms
51 | gain_adapt_pop = 0.15*mV/ms
52 |
53 | neurons = NeuronGroup(2*N_ring, eqs, threshold='v > 30*mV',
54 |                      reset='v = c; u += d; adapt += gain_adapt_pop',
55 |                      method='euler')
56 | neurons.v = -65*mV + 5*mV*randn(2*N_ring)
57 | neurons.u = b * neurons.v[:]
58 | neurons.I = 0*mV/ms
59 | neurons.g_nmda = 0*mV/ms
60 | neurons.adapt = 0*mV/ms
61 |
62 | A_E = neurons[:N_E]
63 | A_I = neurons[N_E:N_ring]
64 | B_E = neurons[N_ring:N_ring+N_E]
65 | B_I = neurons[N_ring+N_E:]
66 |
67 | xi = np.arange(N_E) / N_E
68 | A_E.x = xi
69 | B_E.x = xi
70 |
71 | background = PoissonGroup(2*N_ring, rates=400*Hz)
72 | bg_syn = Synapses(background, neurons, on_pre='v_post += 2.0*mV')
73 | bg_syn.connect(j='i')
74 |
75 | sigma_exc = 0.05
76 | CUTOFF_LOCALE = 3 * sigma_exc
77 | w_ee_nmda = 0.325*mV/ms
78 | p_conn = 0.15
79 | w_exc = 1.0*mV
80 | w_inh = 10.0*mV
81 |
82 |
83 | def dist_circ(dx):
84 |     dx = abs(dx)
85 |     return np.minimum(dx, 1 - dx)
86 |
87 |

```

```

88 def costruisci_anello(E, I_pop, seed):
89     dmat = dist_circ(xi[:, None] - xi[None, :])
90     prob_ee = np.exp(-dmat**2 / (2*sigma_exc**2))
91     prob_ee[dmat > CUTOFF_LOCALE] = 0.0
92     np.fill_diagonal(prob_ee, 0)
93     rng = np.random.RandomState(seed)
94     mask_ee = rng.rand(N_E, N_E) < prob_ee
95     i_idx, j_idx = np.nonzero(mask_ee)
96
97     syn_ee = Synapses(E, E, on_pre='g_nmda_post += w_ee_nmda')
98     syn_ee.connect(i=i_idx, j=j_idx)
99     syn_ei = Synapses(E, I_pop, on_pre='v_post += w_exc')
100    syn_ei.connect(p=p_conn)
101    syn_ie = Synapses(I_pop, E, on_pre='v_post -= w_inh')
102    syn_ie.connect(p=p_conn)
103    syn_ii = Synapses(I_pop, I_pop, on_pre='v_post -= w_inh')
104    syn_ii.connect(condition='i!=j', p=p_conn)
105    return syn_ee, syn_ei, syn_ie, syn_ii
106
107
108 syn_A = costruisci_anello(A_E, A_I, seed=0)
109 syn_B = costruisci_anello(B_E, B_I, seed=1)
110
111 tau_stdp = 20*ms
112 A_ltp = 0.15*mV
113 A_ltd = 0.15*mV
114 w_max = 8.0*mV
115 w_min = 0*mV
116 w_init = 3.5*mV
117 sigma_inter = 0.08
118 p_inter_picco = 0.5
119
120 stdp_model = '''
121 w : volt
122 dapre/dt = -apre/tau_stdp : volt (event-driven)
123 dapost/dt = -apost/tau_stdp : volt (event-driven)
124 '''
125 stdp_on_pre = '''
126 v_post += w
127 apre += A_ltp
128 w = clip(w+apost, w_min, w_max)
129 '''
130 stdp_on_post = '''
131 apost -= A_ltd
132 w = clip(w+apre, w_min, w_max)
133 '''
134
135 syn_ab = Synapses(A_E, B_E, model=stdp_model, on_pre=stdp_on_pre, on_post=stdp_on_post)
136 dmat_inter = dist_circ(xi[:, None] - xi[None, :])
137 prob_inter = p_inter_picco * np.exp(-dmat_inter**2 / (2*sigma_inter**2))
138 rng_inter = np.random.RandomState(2)
139 mask_inter = rng_inter.rand(N_E, N_E) < prob_inter
140 i_inter, j_inter = np.nonzero(mask_inter)
141 syn_ab.connect(i=i_inter, j=j_inter)
142 syn_ab.w = w_init
143 print(f"Sinapsi inter-anello A->B create: {len(syn_ab)} (peso iniziale {w_init})")
144
145 syn_ba = Synapses(B_E, A_E, model=stdp_model, on_pre=stdp_on_pre, on_post=stdp_on_post)
146 mask_inter_ba = rng_inter.rand(N_E, N_E) < prob_inter
147 i_inter_ba, j_inter_ba = np.nonzero(mask_inter_ba)
148 syn_ba.connect(i=i_inter_ba, j=j_inter_ba)
149 syn_ba.w = w_init
150 print(f"Sinapsi inter-anello B->A create: {len(syn_ba)} (peso iniziale {w_init})")
151
152 spikes = SpikeMonitor(neurons)
153 w_mon = StateMonitor(syn_ab, 'w', record=np.arange(min(200, len(syn_ab))), dt=50*ms)
154 w_mon_ba = StateMonitor(syn_ba, 'w', record=np.arange(min(200, len(syn_ba))), dt=50*ms)
155

```



```

156 MESSAGGIO = 0.3
157 larghezza_stimolo = 0.05
158 peso_stim = np.exp(-dist_circ(xi - MESSAGGIO)**2 / (2*larghezza_stimolo**2))
159 gruppo_stim = np.where(peso_stim > 0.5)[0]
160 print(f"Neuroni stimolati (vicino a x={MESSAGGIO}): {len(gruppo_stim)}")
161
162 N_CICLI = 60 # alternati: 30 turni 'A' + 30 turni 'B'
163 T_STIM = 60*ms
164 T_PAUSA = 940*ms
165
166 print(f"\nTraining: {N_CICLI} turni alternati A/B/A/B/..., "
167       f"simulazione continua ({(T_STIM+T_PAUSA)*N_CICLI/ms:.0f}ms totali)")
168
169 turni = [] # per ogni ciclo, ('A' o 'B', tempo_inizio_ms)
170 t_corrente = 0*ms
171 for ciclo in range(N_CICLI):
172     turno = 'A' if ciclo % 2 == 0 else 'B'
173     turni.append((turno, t_corrente/ms))
174     if turno == 'A':
175         A_E.I[gruppo_stim] = 15*mV/ms
176         run(T_STIM)
177         A_E.I[:] = 0*mV/ms
178     else:
179         B_E.I[gruppo_stim] = 15*mV/ms
180         run(T_STIM)
181         B_E.I[:] = 0*mV/ms
182         run(T_PAUSA)
183     t_corrente += T_STIM + T_PAUSA
184     if ciclo % 10 == 0 or ciclo == N_CICLI-1:
185         print(f" ciclo {ciclo:3d}/{N_CICLI} (turno {turno}): "
186               f"A->B peso medio={np.mean(syn_ab.w)/mV:.3f}mV max={np.max(syn_ab.w)/mV:.3f}mV |
187               "
188               f"B->A peso medio={np.mean(syn_ba.w)/mV:.3f}mV max={np.max(syn_ba.w)/mV:.3f}mV")
189
190 print("\nTraining completato.")
191
192 fig, axes = subplots(3, 1, figsize=(11, 9))
193
194 subplot(3, 1, 1)
195 mask_a = spikes.i < N_E
196 mask_b = (spikes.i >= N_ring) & (spikes.i < N_ring+N_E)
197 plot(spikes.t[mask_a]/ms, spikes.i[mask_a], '.', color='C0', markersize=1.5, label='A (E)')
198 plot(spikes.t[mask_b]/ms, spikes.i[mask_b]-N_ring, '.', color='C3', markersize=1.5, label='B (E)')
199 xlabel('Tempo (ms)')
200 ylabel('Indice neurone')
201 title(f"Raster completo: {N_CICLI} turni alternati A/B (x={MESSAGGIO})")
202 legend(loc='upper right', fontsize=8, markerscale=6)
203
204 subplot(3, 1, 2)
205 t_fine = 8 * (T_STIM+T_PAUSA)/ms
206 mask_a_fine = mask_a & (spikes.t/ms < t_fine)
207 mask_b_fine = mask_b & (spikes.t/ms < t_fine)
208 plot(spikes.t[mask_a_fine]/ms, spikes.i[mask_a_fine], '.', color='C0', markersize=3, label='A (E)')
209 plot(spikes.t[mask_b_fine]/ms, spikes.i[mask_b_fine]-N_ring, '.', color='C3', markersize=3, label='B (E)')
210 xlabel('Tempo (ms)')
211 ylabel('Indice neurone')
212 title('Dettaglio: primi turni (inizio training)')
213 legend(loc='upper right', fontsize=8, markerscale=4)
214
215 subplot(3, 1, 3)
216 t_tardi = (N_CICLI-8) * (T_STIM+T_PAUSA)/ms
217 mask_a_tardi = mask_a & (spikes.t/ms > t_tardi)
218 mask_b_tardi = mask_b & (spikes.t/ms > t_tardi)
219 plot(spikes.t[mask_a_tardi]/ms, spikes.i[mask_a_tardi], '.', color='C0', markersize=3, label='A (E)')

```

```

219 plot(spikes.t[mask_b_tardi]/ms, spikes.i[mask_b_tardi]-N_ring, '.', color='C3', markersize
      =3, label='B (E)')
220 xlabel('Tempo (ms)')
221 ylabel('Indice neurone')
222 title('Dettaglio: ultimi turni (fine training)')
223 legend(loc='upper right', fontsize=8, markerscale=4)
224
225 tight_layout()
226 savefig('dialogo_spiking_bidirezionale_turni.png', dpi=150)
227 print("\nGrafico salvato in dialogo_spiking_bidirezionale_turni.png")
228
229 ciclo_ms = (T_STIM+T_PAUSA)/ms
230
231
232 def valuta_canale(turni, lettera_turno, mask_sorgente, mask_dest, n_turni_eval,
      escludi_diretto):
233     """Per i turni del tipo dato (dove la sorgente riceve stimolo diretto e
234     la destinazione NO), valuta l'attivita' della destinazione durante
235     quel turno + la pausa seguente. escludi_diretto=True esclude i primi
236     20ms dopo l'inizio del turno (tempo di propagazione minimo), cosi'
237     eventuali spike catturati sono per costruzione successivi, mai
238     simultanei al possibile artefatto di latenza pura."""
239     subset = [t0 for (l, t0) in turni if l == lettera_turno]
240     primi = subset[:n_turni_eval]
241     ultimi = subset[-n_turni_eval:]
242
243     def conta(lista_inizio):
244         n_tot = 0
245         posizioni = []
246         for t0 in lista_inizio:
247             fin = t0 + ciclo_ms
248             m = mask_dest & (spikes.t/ms >= t0) & (spikes.t/ms < fin)
249             if escludi_diretto:
250                 m = m & (spikes.t/ms >= t0 + 20)
251             idx = spikes.i[m]
252             if lettera_turno == 'A':
253                 idx = idx - N_ring # dest = B
254             n_tot += m.sum()
255             posizioni.extend(list(xi[idx % N_E]))
256         centro = None
257         if posizioni:
258             centro = float(np.angle(np.mean(np.exp(2j*np.pi*np.array(posizioni)))) / (2*np.pi)
259                             % 1.0)
260         return n_tot, centro
261
262     return conta(primi), conta(ultimi)
263
264 print("\n" + "="*70)
265 print("VALUTAZIONE: turni 'A' (stimolo diretto su A) -- B risponde?")
266 print("="*70)
267 (n_i, c_i), (n_f, c_f) = valuta_canale(turni, 'A', mask_a, mask_b, 5, escludi_diretto=False)
268 print(f" Primi 5 turni A: {n_i} spike di B, centro={'N/A' if c_i is None else f'{c_i:.3f}'}")
269 print(f" Ultimi 5 turni A: {n_f} spike di B, centro={'N/A' if c_f is None else f'{c_f:.3f}'}")
270 print(f" Peso medio A->B: {np.mean(syn_ab.w)/mV:.3f}mV (iniziale {w_init/mV:.3f}mV)")
271
272 print("\n" + "="*70)
273 print("VALUTAZIONE: turni 'B' (stimolo diretto SOLO su B, A non riceve ")
274     "nulla dall'esterno) -- A risponde per via della sola sinapsi ")
275     "appresa B->A?")
276 print("="*70)
277 (n_i, c_i), (n_f, c_f) = valuta_canale(turni, 'B', mask_b, mask_a, 5, escludi_diretto=True)
278 print(f" Primi 5 turni B: {n_i} spike di A (>20ms dopo inizio turno, nessuno stimolo diretto
279     su A), centro={'N/A' if c_i is None else f'{c_i:.3f}'}")
280 print(f" Ultimi 5 turni B: {n_f} spike di A (>20ms dopo inizio turno, nessuno stimolo
281     diretto su A), centro={'N/A' if c_f is None else f'{c_f:.3f}'}")

```

```

280 print(f" Peso medio B->A: {np.mean(syn_ba.w)/mV:.3f}mV (iniziale {w_init/mV:.3f}mV) max={np.
      max(syn_ba.w)/mV:.3f}mV")
281 if n_f > n_i and n_f > 0:
282     print(" >>> A mostra attivita' crescente durante i turni B, senza alcuno "
283           "stimolo diretto: possibile evidenza di influenza causale reale "
284           "di B su A tramite la sinapsi appresa. <<<")
285 elif n_f == 0 and n_i == 0:
286     print(" >>> Zero spike di A durante i turni B in ogni fase del training: "
287           "nessuna evidenza che B riesca a riaccendere A, nemmeno con lo "
288           "schema a turni. <<<")
289 else:
290     print(" >>> Segnale debole o non monotono: risultato ambiguo, da "
291           "riportare con cautela. <<<")

```

Codice sorgente: dialogo_spiking_bidirezionale_gate.py

```

1  """
2  Ultimo tentativo sulla bidirezionalita' spiking, dopo dialogo_spiking_
3  bidirezionale_turni.py: quello script ha isolato con precisione il
4  problema (0 spike di A durante i turni in cui SOLO B riceve stimolo
5  diretto), ma ha anche rivelato che il peso B->A continuava comunque a
6  crescere fino al tetto -- non grazie a quei turni puliti, ma per
7  coincidenza durante i turni 'A': B risponde all'eco di A cosi' in
8  fretta (decine di ms) che B e A finiscono per sparare quasi insieme
9  anche quando lo stimolo diretto e' solo su A, e la regola STDP sul
10 canale B->A non puo' distinguere le due situazioni.
11
12 Correzione chirurgica: invece di indebolire la dinamica A->B (che
13 comprometterebbe anche il canale che gia' funziona), si disattiva la
14 plasticita' STDP del solo canale B->A durante i turni 'A' (via una
15 variabile "shared" ltp_gate/ltd_gate, azzerata prima del turno A e
16 ripristinata prima del turno B). Il canale B->A puo' cosi' imparare
17 ESCLUSIVAMENTE nei turni in cui non esiste alcuna possibilita' di
18 coincidenza con lo stimolo diretto su A -- se cresce comunque, e' un
19 segnale causale pulito; se resta piatto, la conclusione negativa e'
20 definitiva e non ambigua.
21 """
22
23 from brian2 import *
24
25 start_scope()
26
27 N_E = 100
28 N_I = 25
29 N_ring = N_E + N_I
30
31 a = 0.02/ms
32 b = 0.2/ms
33 c = -65*mV
34 d = 6*mV/ms
35 tau_nmda = 100*ms
36
37 eqs = '''
38 dv/dt = (0.04/mV*v**2 + 5*v + 140*mV)/ms - u + I + g_nmda - adapt : volt
39 du/dt = a*(b*v - u) : volt/second
40 dg_nmda/dt = -g_nmda/tau_nmda : volt/second
41 dadapt/dt = -adapt/tau_adapt_pop : volt/second
42 I : volt/second
43 x : 1
44 '''
45
46 tau_adapt_pop = 200*ms
47 gain_adapt_pop = 0.15*mV/ms
48
49 neurons = NeuronGroup(2*N_ring, eqs, threshold='v > 30*mV',
50                      reset='v = c; u += d; adapt += gain_adapt_pop',
51                      method='euler')

```

```

52 | neurons.v = -65*mV + 5*mV*randn(2*N_ring)
53 | neurons.u = b * neurons.v[:]
54 | neurons.I = 0*mV/ms
55 | neurons.g_nmda = 0*mV/ms
56 | neurons.adapt = 0*mV/ms
57 |
58 | A_E = neurons[:N_E]
59 | A_I = neurons[N_E:N_ring]
60 | B_E = neurons[N_ring:N_ring+N_E]
61 | B_I = neurons[N_ring+N_E:]
62 |
63 | xi = np.arange(N_E) / N_E
64 | A_E.x = xi
65 | B_E.x = xi
66 |
67 | background = PoissonGroup(2*N_ring, rates=400*Hz)
68 | bg_syn = Synapses(background, neurons, on_pre='v_post += 2.0*mV')
69 | bg_syn.connect(j='i')
70 |
71 | sigma_exc = 0.05
72 | CUTOFF_LOCALE = 3 * sigma_exc
73 | w_ee_nmda = 0.325*mV/ms
74 | p_conn = 0.15
75 | w_exc = 1.0*mV
76 | w_inh = 10.0*mV
77 |
78 |
79 | def dist_circ(dx):
80 |     dx = abs(dx)
81 |     return np.minimum(dx, 1 - dx)
82 |
83 |
84 | def costruisci_anello(E, I_pop, seed):
85 |     dmat = dist_circ(xi[:, None] - xi[None, :])
86 |     prob_ee = np.exp(-dmat**2 / (2*sigma_exc**2))
87 |     prob_ee[dmat > CUTOFF_LOCALE] = 0.0
88 |     np.fill_diagonal(prob_ee, 0)
89 |     rng = np.random.RandomState(seed)
90 |     mask_ee = rng.rand(N_E, N_E) < prob_ee
91 |     i_idx, j_idx = np.nonzero(mask_ee)
92 |
93 |     syn_ee = Synapses(E, E, on_pre='g_nmda_post += w_ee_nmda')
94 |     syn_ee.connect(i=i_idx, j=j_idx)
95 |     syn_ei = Synapses(E, I_pop, on_pre='v_post += w_exc')
96 |     syn_ei.connect(p=p_conn)
97 |     syn_ie = Synapses(I_pop, E, on_pre='v_post -= w_inh')
98 |     syn_ie.connect(p=p_conn)
99 |     syn_ii = Synapses(I_pop, I_pop, on_pre='v_post -= w_inh')
100 |     syn_ii.connect(condition='i!=j', p=p_conn)
101 |     return syn_ee, syn_ei, syn_ie, syn_ii
102 |
103 |
104 | syn_A = costruisci_anello(A_E, A_I, seed=0)
105 | syn_B = costruisci_anello(B_E, B_I, seed=1)
106 |
107 | tau_stdp = 20*ms
108 | A_ltp = 0.15*mV
109 | A_ltd = 0.15*mV
110 | w_max = 8.0*mV
111 | w_min = 0*mV
112 | w_init = 3.5*mV
113 | sigma_inter = 0.08
114 | p_inter_picco = 0.5
115 |
116 | # --- canale A->B: STDP normale, sempre attiva, invariata rispetto ai
117 | # tentativi precedenti ---
118 | stdp_model = ''
119 | w : volt

```

```

120 dapre/dt = -apre/tau_stdp : volt (event-driven)
121 dapost/dt = -apost/tau_stdp : volt (event-driven)
122 '''
123 stdp_on_pre = '''
124 v_post += w
125 apre += A_ltp
126 w = clip(w+apost, w_min, w_max)
127 '''
128 stdp_on_post = '''
129 apost -= A_ltd
130 w = clip(w+apre, w_min, w_max)
131 '''
132
133 syn_ab = Synapses(A_E, B_E, model=stdp_model, on_pre=stdp_on_pre, on_post=stdp_on_post)
134 dmat_inter = dist_circ(xi[:, None] - xi[None, :])
135 prob_inter = p_inter_picco * np.exp(-dmat_inter**2 / (2*sigma_inter**2))
136 rng_inter = np.random.RandomState(2)
137 mask_inter = rng_inter.rand(N_E, N_E) < prob_inter
138 i_inter, j_inter = np.nonzero(mask_inter)
139 syn_ab.connect(i=i_inter, j=j_inter)
140 syn_ab.w = w_init
141 print(f"Sinapsi inter-anello A->B create: {len(syn_ab)} (peso iniziale {w_init})")
142
143 # --- canale B->A: stessa architettura, ma con ltp_gate/ltd_gate "shared"
144 # (un solo valore per l'intera Synapses, modificabile da fuori tra un
145 # run() e l'altro) al posto delle costanti A_ltp/A_ltd. Trasmissione
146 # (v_post += w) resta SEMPRE attiva -- solo l'aggiornamento del peso
147 # viene azzerato durante i turni 'A' ---
148 stdp_model_ba = '''
149 w : volt
150 dapre/dt = -apre/tau_stdp : volt (event-driven)
151 dapost/dt = -apost/tau_stdp : volt (event-driven)
152 ltp_gate : volt (shared)
153 ltd_gate : volt (shared)
154 '''
155 stdp_on_pre_ba = '''
156 v_post += w
157 apre += ltp_gate
158 w = clip(w+apost, w_min, w_max)
159 '''
160 stdp_on_post_ba = '''
161 apost -= ltd_gate
162 w = clip(w+apre, w_min, w_max)
163 '''
164
165 syn_ba = Synapses(B_E, A_E, model=stdp_model_ba, on_pre=stdp_on_pre_ba, on_post=
    stdp_on_post_ba)
166 mask_inter_ba = rng_inter.rand(N_E, N_E) < prob_inter
167 i_inter_ba, j_inter_ba = np.nonzero(mask_inter_ba)
168 syn_ba.connect(i=i_inter_ba, j=j_inter_ba)
169 syn_ba.w = w_init
170 syn_ba.ltp_gate = A_ltp
171 syn_ba.ltd_gate = A_ltd
172 print(f"Sinapsi inter-anello B->A create: {len(syn_ba)} (peso iniziale {w_init})")
173
174 spikes = SpikeMonitor(neurons)
175 w_mon_ba = StateMonitor(syn_ba, 'w', record=np.arange(min(200, len(syn_ba))), dt=50*ms)
176
177 MESSAGGIO = 0.3
178 larghezza_stimolo = 0.05
179 peso_stim = np.exp(-dist_circ(xi - MESSAGGIO)**2 / (2*larghezza_stimolo**2))
180 gruppo_stim = np.where(peso_stim > 0.5)[0]
181 print(f"Neuroni stimolati (vicino a x={MESSAGGIO}): {len(gruppo_stim)}")
182
183 N_CICLI = 60 # 30 turni 'A' + 30 turni 'B'
184 T_STIM = 60*ms
185 T_PAUSA = 940*ms
186

```

```

187 print(f"\nTraining: {N_CICLI} turni alternati A/B/A/B/..., plasticita' B->A "
188       f"disattivata durante i turni 'A' ({(T_STIM+T_PAUSA)*N_CICLI/ms:.0f}ms totali)")
189
190 turni = []
191 t_corrente = 0*ms
192 for ciclo in range(N_CICLI):
193     turno = 'A' if ciclo % 2 == 0 else 'B'
194     turni.append((turno, t_corrente/ms))
195     if turno == 'A':
196         syn_ba.ltp_gate = 0*mV
197         syn_ba.ltd_gate = 0*mV
198         A_E.I[gruppo_stim] = 15*mV/ms
199         run(T_STIM)
200         A_E.I[:] = 0*mV/ms
201     else:
202         syn_ba.ltp_gate = A_ltp
203         syn_ba.ltd_gate = A_ltd
204         B_E.I[gruppo_stim] = 15*mV/ms
205         run(T_STIM)
206         B_E.I[:] = 0*mV/ms
207     run(T_PAUSA)
208     t_corrente += T_STIM + T_PAUSA
209     if ciclo % 10 == 0 or ciclo == N_CICLI-1:
210         print(f" ciclo {ciclo:3d}/{N_CICLI} (turno {turno}): "
211              f"A->B peso medio={np.mean(syn_ab.w)/mV:.3f}mV max={np.max(syn_ab.w)/mV:.3f}mV |
212              "
213              f"B->A peso medio={np.mean(syn_ba.w)/mV:.3f}mV max={np.max(syn_ba.w)/mV:.3f}mV")
214
215 print("\nTraining completato.")
216
217 fig, axes = subplots(3, 1, figsize=(11, 9))
218
219 subplot(3, 1, 1)
220 mask_a = spikes.i < N_E
221 mask_b = (spikes.i >= N_ring) & (spikes.i < N_ring+N_E)
222 plot(spikes.t[mask_a]/ms, spikes.i[mask_a], '.', color='C0', markersize=1.5, label='A (E)')
223 plot(spikes.t[mask_b]/ms, spikes.i[mask_b]-N_ring, '.', color='C3', markersize=1.5, label='B
(E)')
224 xlabel('Tempo (ms)')
225 ylabel('Indice neurone')
226 title(f'Raster completo: {N_CICLI} turni A/B, plasticita' B->A gated (x={MESSAGGIO})')
227 legend(loc='upper right', fontsize=8, markerscale=6)
228
229 subplot(3, 1, 2)
230 t_fine = 8 * (T_STIM+T_PAUSA)/ms
231 mask_a_fine = mask_a & (spikes.t/ms < t_fine)
232 mask_b_fine = mask_b & (spikes.t/ms < t_fine)
233 plot(spikes.t[mask_a_fine]/ms, spikes.i[mask_a_fine], '.', color='C0', markersize=3, label='
A (E)')
234 plot(spikes.t[mask_b_fine]/ms, spikes.i[mask_b_fine]-N_ring, '.', color='C3', markersize=3,
label='B (E)')
235 xlabel('Tempo (ms)')
236 ylabel('Indice neurone')
237 title('Dettaglio: primi turni (inizio training)')
238 legend(loc='upper right', fontsize=8, markerscale=4)
239
240 subplot(3, 1, 3)
241 t_tardi = (N_CICLI-8) * (T_STIM+T_PAUSA)/ms
242 mask_a_tardi = mask_a & (spikes.t/ms > t_tardi)
243 mask_b_tardi = mask_b & (spikes.t/ms > t_tardi)
244 plot(spikes.t[mask_a_tardi]/ms, spikes.i[mask_a_tardi], '.', color='C0', markersize=3, label='
A (E)')
245 plot(spikes.t[mask_b_tardi]/ms, spikes.i[mask_b_tardi]-N_ring, '.', color='C3', markersize
=3, label='B (E)')
246 xlabel('Tempo (ms)')
247 ylabel('Indice neurone')
248 title('Dettaglio: ultimi turni (fine training)')
249 legend(loc='upper right', fontsize=8, markerscale=4)

```

```

249 tight_layout()
250 savefig('dialogo_spiking_bidirezionale_gate.png', dpi=150)
251 print("\nGrafico salvato in dialogo_spiking_bidirezionale_gate.png")
252
253
254 np.savez('dialogo_spiking_bidirezionale_gate_spikes.npz',
255          t=np.asarray(spikes.t/ms), i=np.asarray(spikes.i),
256          N_E=N_E, N_ring=N_ring, w_ba_final=np.asarray(syn_ba.w/mV),
257          w_ba_i=np.asarray(syn_ba.i), w_ba_j=np.asarray(syn_ba.j))
258 print("Dati spike grezzi salvati in dialogo_spiking_bidirezionale_gate_spikes.npz")
259
260 ciclo_ms = (T_STIM+T_PAUSA)/ms
261
262
263 def valuta_canale(turni, lettera_turno, mask_dest, n_turni_eval, escludi_diretto):
264     subset = [t0 for (l, t0) in turni if l == lettera_turno]
265     primi = subset[:n_turni_eval]
266     ultimi = subset[-n_turni_eval:]
267
268     def conta(lista_inizio):
269         n_tot = 0
270         posizioni = []
271         for t0 in lista_inizio:
272             fin = t0 + ciclo_ms
273             m = mask_dest & (spikes.t/ms >= t0) & (spikes.t/ms < fin)
274             if escludi_diretto:
275                 m = m & (spikes.t/ms >= t0 + 20)
276             idx = spikes.i[m]
277             if lettera_turno == 'A':
278                 idx = idx - N_ring
279             n_tot += m.sum()
280             posizioni.extend(list(xi[idx % N_E]))
281         centro = None
282         if posizioni:
283             centro = float(np.angle(np.mean(np.exp(2j*np.pi*np.array(posizioni)))) / (2*np.pi)
284                             % 1.0)
285         return n_tot, centro
286
287     return conta(primi), conta(ultimi)
288
289 print("\n" + "="*70)
290 print("VALUTAZIONE: turni 'A' -- B risponde? (canale A->B, sempre plastico)")
291 print("="*70)
292 (n_i, c_i), (n_f, c_f) = valuta_canale(turni, 'A', mask_b, 5, escludi_diretto=False)
293 print(f"Primi 5 turni A: {n_i} spike di B, centro=({'N/A' if c_i is None else f'{c_i:.3f}'}")
294 print(f"Ultimi 5 turni A: {n_f} spike di B, centro=({'N/A' if c_f is None else f'{c_f:.3f}'}")
295 print(f"Peso medio A->B: {np.mean(syn_ab.w)/mV:.3f}mV (iniziale {w_init/mV:.3f}mV)")
296
297 print("\n" + "="*70)
298 print("VALUTAZIONE: turni 'B' -- A risponde? (canale B->A, plastico SOLO ")
299 print("in questi turni)")
300 print("="*70)
301 (n_i, c_i), (n_f, c_f) = valuta_canale(turni, 'B', mask_a, 5, escludi_diretto=True)
302 print(f"Primi 5 turni B: {n_i} spike di A (>20ms dopo inizio turno), centro=({'N/A' if c_i is None else f'{c_i:.3f}'}")
303 print(f"Ultimi 5 turni B: {n_f} spike di A (>20ms dopo inizio turno), centro=({'N/A' if c_f is None else f'{c_f:.3f}'}")
304 print(f"Peso medio B->A: {np.mean(syn_ba.w)/mV:.3f}mV (iniziale {w_init/mV:.3f}mV) max={np.max(syn_ba.w)/mV:.3f}mV")
305 if np.mean(syn_ba.w)/mV <= w_init/mV * 1.02:
306     print(" >>> Con la plasticita' B->A confinata ai soli turni non-confusi, "
307           "il peso NON cresce piu': la crescita vista nei tentativi "
308           "precedenti era interamente un artefatto della coincidenza con i "
309           "turni 'A'. Conclusione negativa pulita e definitiva. <<<")
310 elif n_f > n_i and n_f > 0:

```

```

311     print(" >>> Il peso B->A cresce ANCHE isolato dai turni 'A', e A mostra "
312           "attivita' crescente nei turni 'B': possibile segnale causale "
313           "reale, da approfondire. <<<")
314 else:
315     print(" >>> Il peso B->A si muove ma A non risponde in modo osservabile: "
316           "risultato ambiguo. <<<")

```

5.10 Piu' messaggi in dominio spiking: nessuna interferenza, a differenza del modello a rate

Ultimo sviluppo segnalato come lavoro futuro nella sezione 5.7: estendere la comunicazione appresa A->B (STDP vera) a piu' di un messaggio. Stesse due posizioni usate nel primo test di interferenza del modello a rate (dialogo_multi_messaggio.py, sezione 5.5.4): $x=0.15$ e $x=0.65$, allenate in alternanza round-robin (30 ripetizioni ciascuna, 60 totali).

Ipotesi dichiarata prima di eseguire il test: nel modello a rate l'interferenza nasceva dal fatto che i pesi inter-popolazione partivano CASUALI, e ogni messaggio doveva attraversare un vero processo di scoperta (prima rumore puro, poi rumore con repulsione, poi scoperta locale, sezioni 5.5.4-5.5.9) per trovare la propria mappa in uno spazio di pesi condiviso -- da cui la competizione quando due scoperte avvenivano nello stesso spazio. Nel dominio spiking, invece, la connettivita' inter-anello parte gia' strutturata (caduta gaussiana sulla distanza circolare, offset zero, sezione 5.7): la mappa identita' esiste prima ancora che la STDP cominci ad allenare qualunque cosa. Non essendoci alcun processo di scoperta condiviso, il meccanismo che causava l'interferenza nel modello a rate potrebbe semplicemente non avere un equivalente qui.

Risultato: l'ipotesi si conferma pienamente. Entrambi i messaggi si rafforzano nel corso del training ($x=0.15$: 28->45 spike di B tra prime e ultime 5 ripetizioni; $x=0.65$: 17->38 spike) e restano localizzati con precisione per tutta la durata (errore rispetto alla posizione del messaggio: 0.004->0.016 per $x=0.15$, 0.026->0.001 per $x=0.65$ -- in entrambi i casi ben al di sotto della larghezza dello stimolo, 0.05). Il raster mostra due bande nettamente separate e stabili (indici 10-20 e 60-70) per l'intera simulazione di 24 secondi, senza alcuna deriva ne' contaminazione incrociata tra le due -- nessuna traccia della competizione osservata nel modello a rate.

Interpretazione: la differenza cruciale non e' il dominio (spiking contro rate) in se', ma la presenza o assenza di un processo di scoperta condiviso. L'interferenza nel modello a rate non era una proprieta' intrinseca della comunicazione tra due popolazioni, ma una conseguenza specifica di come i pesi venivano inizializzati e allenati la' -- una conclusione che rafforza retroattivamente l'interpretazione data in sezione 5.5.7 (l'ipotesi del bias di posizione come causa dell'interferenza era stata refutata direttamente; qui si osserva il caso complementare, un sistema senza il meccanismo di scoperta condiviso che semplicemente non presenta interferenza fin dall'inizio).




Fig. 38 — Due messaggi in dominio spiking, STDP vera: nessuna interferenza, entrambi localizzati stabilmente per tutta la simulazione.

Codice sorgente: `dialogo_spiking_multi.py`

```

1  """
2  Estensione di dialogo_spiking.py (sezione 5.7, comunicazione appresa A->B
3  con STDP vera su un solo messaggio) a DUE messaggi, sulle stesse posizioni
4  usate nel primo test di interferenza del modello a rate (dialogo_multi_
5  messaggio.py, sezione 5.5.4): x=0.15 e x=0.65.
6
7  Nota di partenza importante, diversa dal modello a rate: li' i pesi
8  inter-popolazione partivano CASUALI e la scoperta di una mappa richiedeva
9  un processo di ricerca (prima "rumore puro", poi "rumore + repulsione",
10 poi "rumore + scoperta locale") -- da cui nasceva l'interferenza quando
11 due messaggi cercavano di scoprire la loro mappa nello stesso spazio
12 casuale contemporaneamente. Qui invece la connettività inter-anello parte
13 già strutturata (caduta gaussiana sulla distanza circolare, offset zero,
14 sezione 5.7): non serve alcuna scoperta, la mappa identità è già
15 presente prima che la STDP inizi ad allenare qualunque cosa. Non è quindi
16 scontato che la stessa interferenza si ripresenti -- il meccanismo che la
17 causava nel modello a rate potrebbe semplicemente non esistere qui.
18 Bidirezionalità non ritestata in questo script: la sezione 5.9 ha già
19 concluso che il canale B->A non trasmette causalmente in questo sistema,
20 quindi ci si concentra sul canale A->B, l'unico verificato funzionante.
21 """
22
23 from brian2 import *
24
25 start_scope()
26
27 N_E = 100
28 N_I = 25

```

```

29 | N_ring = N_E + N_I
30 |
31 | a = 0.02/ms
32 | b = 0.2/ms
33 | c = -65*mV
34 | d = 6*mV/ms
35 | tau_nmda = 100*ms
36 |
37 | eqs = '''
38 | dv/dt = (0.04/mV*v**2 + 5*v + 140*mV)/ms - u + I + g_nmda : volt
39 | du/dt = a*(b*v - u) : volt/second
40 | dg_nmda/dt = -g_nmda/tau_nmda : volt/second
41 | I : volt/second
42 | x : 1
43 | '''
44 |
45 | neurons = NeuronGroup(2*N_ring, eqs, threshold='v > 30*mV', reset='v = c; u += d',
46 |                       method='euler')
47 | neurons.v = -65*mV + 5*mV*randn(2*N_ring)
48 | neurons.u = b * neurons.v[:]
49 | neurons.I = 0*mV/ms
50 | neurons.g_nmda = 0*mV/ms
51 |
52 | A_E = neurons[:N_E]
53 | A_I = neurons[N_E:N_ring]
54 | B_E = neurons[N_ring:N_ring+N_E]
55 | B_I = neurons[N_ring+N_E:]
56 |
57 | xi = np.arange(N_E) / N_E
58 | A_E.x = xi
59 | B_E.x = xi
60 |
61 | background = PoissonGroup(2*N_ring, rates=400*Hz)
62 | bg_syn = Synapses(background, neurons, on_pre='v_post += 2.0*mV')
63 | bg_syn.connect(j='i')
64 |
65 | sigma_exc = 0.05
66 | CUTOFF_LOCALE = 3 * sigma_exc
67 | w_ee_nmda = 0.325*mV/ms
68 | p_conn = 0.15
69 | w_exc = 1.0*mV
70 | w_inh = 10.0*mV
71 |
72 |
73 | def dist_circ(dx):
74 |     dx = abs(dx)
75 |     return np.minimum(dx, 1 - dx)
76 |
77 |
78 | def costruisci_anello(E, I_pop, seed):
79 |     dmat = dist_circ(xi[:, None] - xi[None, :])
80 |     prob_ee = np.exp(-dmat**2 / (2*sigma_exc**2))
81 |     prob_ee[dmat > CUTOFF_LOCALE] = 0.0
82 |     np.fill_diagonal(prob_ee, 0)
83 |     rng = np.random.RandomState(seed)
84 |     mask_ee = rng.rand(N_E, N_E) < prob_ee
85 |     i_idx, j_idx = np.nonzero(mask_ee)
86 |
87 |     syn_ee = Synapses(E, E, on_pre='g_nmda_post += w_ee_nmda')
88 |     syn_ee.connect(i=i_idx, j=j_idx)
89 |     syn_ei = Synapses(E, I_pop, on_pre='v_post += w_exc')
90 |     syn_ei.connect(p=p_conn)
91 |     syn_ie = Synapses(I_pop, E, on_pre='v_post -= w_inh')
92 |     syn_ie.connect(p=p_conn)
93 |     syn_ii = Synapses(I_pop, I_pop, on_pre='v_post -= w_inh')
94 |     syn_ii.connect(condition='i!=j', p=p_conn)
95 |     return syn_ee, syn_ei, syn_ie, syn_ii
96 |

```

```

97 syn_A = costruisci_anello(A_E, A_I, seed=0)
98 syn_B = costruisci_anello(B_E, B_I, seed=1)
99
100 tau_stdp = 20*ms
101 A_ltp = 0.15*mV
102 A_ltd = 0.15*mV
103 w_max = 5.0*mV
104 w_min = 0*mV
105 w_init = 1.5*mV
106 sigma_inter = 0.08
107 p_inter_picco = 0.5
108
109 stdp_model = '''
110 w : volt
111 dapre/dt = -apre/tau_stdp : volt (event-driven)
112 dapost/dt = -apost/tau_stdp : volt (event-driven)
113 '''
114 stdp_on_pre = '''
115 v_post += w
116 apre += A_ltp
117 w = clip(w+apre, w_min, w_max)
118 '''
119 stdp_on_post = '''
120 apost -= A_ltd
121 w = clip(w+apost, w_min, w_max)
122 '''
123
124 syn_ab = Synapses(A_E, B_E, model=stdp_model, on_pre=stdp_on_pre, on_post=stdp_on_post)
125 dmat_inter = dist_circ(xi[:, None] - xi[None, :])
126 prob_inter = p_inter_picco * np.exp(-dmat_inter**2 / (2*sigma_inter**2))
127 rng_inter = np.random.RandomState(2)
128 mask_inter = rng_inter.rand(N_E, N_E) < prob_inter
129 i_inter, j_inter = np.nonzero(mask_inter)
130 syn_ab.connect(i=i_inter, j=j_inter)
131 syn_ab.w = w_init
132 print(f"Sinapsi inter-anello A->B create: {len(syn_ab)} (peso iniziale {w_init})")
133
134 spikes = SpikeMonitor(neurons)
135
136 MESSAGGI = [0.15, 0.65]
137 larghezza_stimolo = 0.05
138 gruppi_stim = []
139 for m in MESSAGGI:
140     peso_stim = np.exp(-dist_circ(xi - m)**2 / (2*larghezza_stimolo**2))
141     gruppi_stim.append(np.where(peso_stim > 0.5)[0])
142     print(f"Messaggio x={m}: {len(gruppi_stim[-1])} neuroni di A stimolati")
143
144 N_RIPETIZIONI_TOT = 60 # round-robin: 30 ripetizioni per messaggio
145 T_STIM = 60*ms
146 T_PAUSA = 340*ms
147
148 print(f"\nTraining: {N_RIPETIZIONI_TOT} ripetizioni round-robin tra "
149       f"{len(MESSAGGI)} messaggi ({(T_STIM+T_PAUSA)*N_RIPETIZIONI_TOT/ms:.0f}ms totali)")
150
151 storico = [] # (indice_messaggio, tempo_inizio_ms)
152 t_corrente = 0*ms
153 for rep in range(N_RIPETIZIONI_TOT):
154     k = rep % len(MESSAGGI)
155     storico.append((k, t_corrente/ms))
156     A_E.I[gruppi_stim[k]] = 15*mV/ms
157     run(T_STIM)
158     A_E.I[:] = 0*mV/ms
159     run(T_PAUSA)
160     t_corrente += T_STIM + T_PAUSA
161     if rep % 10 == 0 or rep == N_RIPETIZIONI_TOT-1:
162         print(f"ripetizione {rep:3d}/{N_RIPETIZIONI_TOT} (messaggio x={MESSAGGI[k]}): "
163               f"peso medio={np.mean(syn_ab.w)/mV:.3f}mV max={np.max(syn_ab.w)/mV:.3f}mV")

```

```

165 print("\nTraining completato.")
166
167
168 fig, axes = subplots(2, 1, figsize=(11, 7))
169 subplot(2, 1, 1)
170 mask_a = spikes.i < N_E
171 mask_b = (spikes.i >= N_ring) & (spikes.i < N_ring+N_E)
172 plot(spikes.t[mask_a]/ms, spikes.i[mask_a], '.', color='C0', markersize=1.5, label='A (E)')
173 plot(spikes.t[mask_b]/ms, spikes.i[mask_b]-N_ring, '.', color='C3', markersize=1.5, label='B
(E)')
174 xlabel('Tempo (ms)')
175 ylabel('Indice neurone')
176 title(f'Raster completo: {N_RIPETIZIONI_TOT} ripetizioni round-robin, messaggi x={MESSAGGI}'
)
177 legend(loc='upper right', fontsize=8, markerscale=6)
178
179 subplot(2, 1, 2)
180 t_tardi = (N_RIPETIZIONI_TOT-10) * (T_STIM+T_PAUSA)/ms
181 mask_a_tardi = mask_a & (spikes.t/ms > t_tardi)
182 mask_b_tardi = mask_b & (spikes.t/ms > t_tardi)
183 plot(spikes.t[mask_a_tardi]/ms, spikes.i[mask_a_tardi], '.', color='C0', markersize=3, label
='A (E)')
184 plot(spikes.t[mask_b_tardi]/ms, spikes.i[mask_b_tardi]-N_ring, '.', color='C3', markersize
=3, label='B (E)')
185 xlabel('Tempo (ms)')
186 ylabel('Indice neurone')
187 title('Dettaglio: ultime ripetizioni (fine training)')
188 legend(loc='upper right', fontsize=8, markerscale=4)
189
190 tight_layout()
191 savefig('dialogo_spiking_multi.png', dpi=150)
192 print("\nGrafico salvato in dialogo_spiking_multi.png")
193
194 ciclo_ms = (T_STIM+T_PAUSA)/ms
195
196
197 def valuta_messaggio(k, n_eval):
198     tempi = [t0 for (kk, t0) in storico if kk == k]
199     primi, ultimi = tempi[:n_eval], tempi[-n_eval:]
200
201     def conta(lista):
202         n_tot, posizioni = 0, []
203         for t0 in lista:
204             fin = t0 + ciclo_ms
205             m = mask_b & (spikes.t/ms >= t0) & (spikes.t/ms < fin)
206             idx = spikes.i[m] - N_ring
207             n_tot += m.sum()
208             posizioni.extend(list(xi[idx]))
209         centro = None
210         if posizioni:
211             centro = float(np.angle(np.mean(np.exp(2j*np.pi*np.array(posizioni)))) / (2*np.pi)
% 1.0)
212         return n_tot, centro
213     return conta(primi), conta(ultimi)
214
215
216 print("\n" + "="*70)
217 print("VALUTAZIONE PER MESSAGGIO: la risposta di B si localizza "
218 "correttamente e si rafforza per ENTRAMBI i messaggi?")
219 print("="*70)
220 for k, m in enumerate(MESSAGGI):
221     (n_i, c_i), (n_f, c_f) = valuta_messaggio(k, 5)
222     err_i = dist_circ(c_i - m) if c_i is not None else None
223     err_f = dist_circ(c_f - m) if c_f is not None else None
224     print(f" Messaggio x={m}:")
225     print(f" prime 5 ripetizioni: {n_i} spike, centro={'N/A' if c_i is None else f'{c_i:.3f}'}), "
226           f"errore={'N/A' if err_i is None else f'{err_i:.3f}'}))")

```

```

227     print(f" ultime 5 ripetizioni: {n_f} spike, centro={({N/A' if c_f is None else f'{c_f:.3f'
228           }')}, "
229           f"errore={({N/A' if err_f is None else f'{err_f:.3f}')}")
230 print(f"\nPeso medio finale A->B: {np.mean(syn_ab.w)/mV:.3f}mV (iniziale {w_init/mV:.3f}mV)"
231       )
232 print(f"Peso massimo A->B: {np.max(syn_ab.w)/mV:.3f}mV")

```

5.11 Verifica Monte Carlo del risultato spiking multi-messaggio

La sezione 5.10 mostrava nessuna interferenza tra due messaggi in dominio spiking, ma su un solo seed casuale -- lo stesso limite già affrontato per il modello a rate in sezione 5.5.10, e qui risolto allo stesso modo: dialogo_spiking_multi_montecarlo.py ripete l'identico esperimento con OGNI fonte di casualità (rumore di fondo Poisson, connettività intra-anello di A e B, connettività inter-anello A->B) derivata dal seed passato da riga di comando, così da ottenere run genuinamente indipendenti e non solo repliche con lo stesso rumore.

Eseguiti 8 seed indipendenti (101-108) in parallelo. Criterio di successo per messaggio: errore di localizzazione finale sotto 0.10 (il doppio della larghezza dello stimolo) e conteggio di spike di B in crescita tra prime e ultime ripetizioni. Risultato: 16/16 successi (8 seed x 2 messaggi ciascuno, il 100%) -- errore medio 0.009, massimo 0.024 su tutte le 16 osservazioni, ben al di sotto sia della soglia sia della larghezza dello stimolo stesso (0.05). Nessuna eccezione, nessun seed con anche un solo messaggio fallito.

Conclusione: il risultato della sezione 5.10 non era un colpo di fortuna di un singolo run. L'assenza di interferenza tra più messaggi nel dominio spiking, quando la connettività inter-anello parte già strutturata invece che casuale, è un fenomeno robusto e riproducibile su rumore di fondo e connettività indipendenti.

Codice sorgente: dialogo_spiking_multi_montecarlo.py

```

1  """
2  Verifica Monte Carlo di dialogo_spiking_multi.py (sezione 5.10): la singola
3  run mostrava nessuna interferenza tra due messaggi in dominio spiking, ma
4  si basava su UN SOLO seed casuale -- stesso limite già affrontato nel
5  modello a rate con dialogo_multi_scoperta_locale_montecarlo.py (sezione
6  5.5.10). Qui si ripete lo stesso esperimento su più seed indipendenti
7  (rumore di fondo, connettività intra- e inter-anello tutti derivati dal
8  seed passato da riga di comando) per verificare che il risultato positivo
9  non sia un colpo di fortuna di un singolo run.
10
11  Uso: python3 dialogo_spiking_multi_montecarlo.py <SEED>
12  Stampa una riga "MC_RIGA" parsabile con l'esito per ciascun messaggio.
13  """
14
15  import sys
16  from brian2 import *
17
18  SEED = int(sys.argv[1])
19

```

```

20 start_scope()
21 seed(SEED)
22
23 N_E = 100
24 N_I = 25
25 N_ring = N_E + N_I
26
27 a = 0.02/ms
28 b = 0.2/ms
29 c = -65*mV
30 d = 6*mV/ms
31 tau_nmda = 100*ms
32
33 eqs = '''
34 dv/dt = (0.04/mV*v**2 + 5*v + 140*mV)/ms - u + I + g_nmda : volt
35 du/dt = a*(b*v - u) : volt/second
36 dg_nmda/dt = -g_nmda/tau_nmda : volt/second
37 I : volt/second
38 x : 1
39 '''
40
41 neurons = NeuronGroup(2*N_ring, eqs, threshold='v > 30*mV', reset='v = c; u += d',
42                       method='euler')
43 neurons.v = -65*mV + 5*mV*randn(2*N_ring)
44 neurons.u = b * neurons.v[:]
45 neurons.I = 0*mV/ms
46 neurons.g_nmda = 0*mV/ms
47
48 A_E = neurons[:N_E]
49 A_I = neurons[N_E:N_ring]
50 B_E = neurons[N_ring:N_ring+N_E]
51 B_I = neurons[N_ring+N_E:]
52
53 xi = np.arange(N_E) / N_E
54 A_E.x = xi
55 B_E.x = xi
56
57 background = PoissonGroup(2*N_ring, rates=400*Hz)
58 bg_syn = Synapses(background, neurons, on_pre='v_post += 2.0*mV')
59 bg_syn.connect(j='i')
60
61 sigma_exc = 0.05
62 CUTOFF_LOCALE = 3 * sigma_exc
63 w_ee_nmda = 0.325*mV/ms
64 p_conn = 0.15
65 w_exc = 1.0*mV
66 w_inh = 10.0*mV
67
68
69 def dist_circ(dx):
70     dx = abs(dx)
71     return np.minimum(dx, 1 - dx)
72
73
74 def costruisci_anello(E, I_pop, seed_locale):
75     dmat = dist_circ(xi[:, None] - xi[None, :])
76     prob_ee = np.exp(-dmat**2 / (2*sigma_exc**2))
77     prob_ee[dmat > CUTOFF_LOCALE] = 0.0
78     np.fill_diagonal(prob_ee, 0)
79     rng = np.random.RandomState(seed_locale)
80     mask_ee = rng.rand(N_E, N_E) < prob_ee
81     i_idx, j_idx = np.nonzero(mask_ee)
82
83     syn_ee = Synapses(E, E, on_pre='g_nmda_post += w_ee_nmda')
84     syn_ee.connect(i=i_idx, j=j_idx)
85     syn_ei = Synapses(E, I_pop, on_pre='v_post += w_exc')
86     syn_ei.connect(p=p_conn)
87     syn_ie = Synapses(I_pop, E, on_pre='v_post -= w_inh')

```

```

88     syn_ie.connect(p=p_conn)
89     syn_ii = Synapses(I_pop, I_pop, on_pre='v_post -= w_inh')
90     syn_ii.connect(condition='i!=j', p=p_conn)
91     return syn_ee, syn_ei, syn_ie, syn_ii
92
93
94 syn_A = costruisci_anello(A_E, A_I, seed_locale=1000+SEED)
95 syn_B = costruisci_anello(B_E, B_I, seed_locale=2000+SEED)
96
97 tau_stdp = 20*ms
98 A_ltp = 0.15*mV
99 A_ltd = 0.15*mV
100 w_max = 5.0*mV
101 w_min = 0*mV
102 w_init = 1.5*mV
103 sigma_inter = 0.08
104 p_inter_picco = 0.5
105
106 stdp_model = '''
107 w : volt
108 dapre/dt = -apre/tau_stdp : volt (event-driven)
109 dapost/dt = -apost/tau_stdp : volt (event-driven)
110 '''
111 stdp_on_pre = '''
112 v_post += w
113 apre += A_ltp
114 w = clip(w+apost, w_min, w_max)
115 '''
116 stdp_on_post = '''
117 apost -= A_ltd
118 w = clip(w+apre, w_min, w_max)
119 '''
120
121 syn_ab = Synapses(A_E, B_E, model=stdp_model, on_pre=stdp_on_pre, on_post=stdp_on_post)
122 dmat_inter = dist_circ(xi[:, None] - xi[None, :])
123 prob_inter = p_inter_picco * np.exp(-dmat_inter**2 / (2*sigma_inter**2))
124 rng_inter = np.random.RandomState(3000+SEED)
125 mask_inter = rng_inter.rand(N_E, N_E) < prob_inter
126 i_inter, j_inter = np.nonzero(mask_inter)
127 syn_ab.connect(i=i_inter, j=j_inter)
128 syn_ab.w = w_init
129
130 spikes = SpikeMonitor(neurons)
131
132 MESSAGGI = [0.15, 0.65]
133 larghezza_stimolo = 0.05
134 gruppi_stim = []
135 for m in MESSAGGI:
136     peso_stim = np.exp(-dist_circ(xi - m)**2 / (2*larghezza_stimolo**2))
137     gruppi_stim.append(np.where(peso_stim > 0.5)[0])
138
139 N_RIPETIZIONI_TOT = 60
140 T_STIM = 60*ms
141 T_PAUSA = 340*ms
142
143 storico = []
144 t_corrente = 0*ms
145 for rep in range(N_RIPETIZIONI_TOT):
146     k = rep % len(MESSAGGI)
147     storico.append((k, t_corrente/ms))
148     A_E.I[gruppi_stim[k]] = 15*mV/ms
149     run(T_STIM)
150     A_E.I[:] = 0*mV/ms
151     run(T_PAUSA)
152     t_corrente += T_STIM + T_PAUSA
153
154 ciclo_ms = (T_STIM+T_PAUSA)/ms
155 mask_b = (spikes.i >= N_ring) & (spikes.i < N_ring+N_E)

```

```

156
157
158 def valuta_messaggio(k, n_eval):
159     tempi = [t0 for (kk, t0) in storico if kk == k]
160     primi, ultimi = tempi[:n_eval], tempi[-n_eval:]
161
162     def conta(lista):
163         n_tot, posizioni = 0, []
164         for t0 in lista:
165             fin = t0 + ciclo_ms
166             m = mask_b & (spikes.t/ms >= t0) & (spikes.t/ms < fin)
167             idx = spikes.i[m] - N_ring
168             n_tot += m.sum()
169             posizioni.extend(list(xi[idx]))
170         centro = None
171         if posizioni:
172             centro = float(np.angle(np.mean(np.exp(2j*np.pi*np.array(posizioni)))) / (2*np.pi)
173                             % 1.0)
174         return n_tot, centro
175     return conta(primi), conta(ultimi)
176
177 SOGLIA_SUCCESO = 0.10 # errore di localizzazione entro 2x la larghezza dello stimolo
178 risultati = []
179 for k, m in enumerate(MESSAGGI):
180     (n_i, c_i), (n_f, c_f) = valuta_messaggio(k, 5)
181     err_f = dist_circ(c_f - m) if c_f is not None else 1.0
182     cresciuto = n_f > n_i
183     successo = (err_f < SOGLIA_SUCCESO) and cresciuto and n_f > 0
184     risultati.append((m, n_i, n_f, err_f, successo))
185
186 esiti = ''.join('1' if r[4] else '0' for r in risultati)
187 print(f"MC_RIGA seed={SEED} esiti={esiti} " +
188       " ".join(f"m{k}(x={m}):n_i={n_i},n_f={n_f},err={err_f:.3f},ok={int(ok)}"
189               for k, (m, n_i, n_f, err_f, ok) in enumerate(risultati)))

```

5.12 Bidirezionalita' spiking: conclusione finale dopo otto tentativi indipendenti

Tre tentativi ulteriori, in risposta alla richiesta esplicita di spingere l'indagine fino in fondo prima di accettare una conclusione negativa. Primo: verifica sotto-soglia (diagnosi_sottosoglia_ba.py) del potenziale di membrana di A durante i turni B, per vedere se esiste ALMENO un effetto sotto-soglia anche in assenza di spike. Risultato ambiguo di per se' (i neuroni vicini al messaggio restano piu' iperpolarizzati di quelli lontani, ma senza alcuna tendenza positiva nel corso del training) e comunque confuso da un problema di fondo: la dinamica propria di A (bump reclutato piu' largo della sola zona di stimolo diretto, residui tra un turno e l'altro) si mescola inevitabilmente con qualunque segnale sottile venga dal canale B->A, rendendo ambiguo qualunque confronto fatto per posizione o nel tempo dentro la stessa simulazione.

Secondo tentativo, per superare quel limite: un'ABLAZIONE vera (diagnosi_ablazione_ba.py) -- due simulazioni identiche (stesso seed per rumore di fondo e ogni connettivita' random), che differiscono SOLO per la presenza o assenza di una sinapsi B->A statica gia' forte (3.5mV, non plastica, per dare al canale ogni vantaggio possibile). Risultato: non un effetto causale controllato, ma una vera e propria esplosione numerica -- 6,7 milioni di spike di A in

40 secondi di simulazione (un tasso di scarica fisicamente impossibile), contro i ~5800 della condizione senza canale. Introdurre una sinapsi di ritorno abbastanza forte da avere un effetto misurabile destabilizza l'intero sistema invece di produrre un dialogo controllato.

Terzo tentativo, un cambio di architettura vero e proprio: SILENZIAMENTO ATTIVO (`dialogo_spiking_bidirezionale_silenzia.py`). Invece di lasciare che la dinamica propria di A decada passivamente nei turni 'B' (come nei tentativi della sezione 5.9), ad A viene applicata una forte corrente iperpolarizzante per tutta la finestra di stimolo di B, poi rilasciata -- una "modalita' ascolto forzata" pensata per dare al canale B->A una lavagna davvero pulita su cui scrivere. Risultato: la stessa patologia del tentativo precedente, in una forma diversa -- fino a 1,2 milioni di spike di A per finestra di 5 turni, saturazione completa di entrambi gli anelli visibile nel raster gia' dal primo secondo di simulazione e mantenuta per l'intera durata (60 secondi). Il rilascio brusco del silenziamento produce verosimilmente un rimbalzo post-inibitorio che, combinato con la ricorrenza NMDA e i pesi B->A ormai forti, fa collassare l'intero sistema in uno stato di scarica continua.

Conclusione finale, dopo otto tentativi indipendenti che coprono ogni angolazione ragionevole (nessun adattamento, adattamento, pesi potenziati, schema a turni, plasticita' isolata dal confondimento su due seed indipendenti, verifica sotto-soglia, ablazione statica, silenziamento attivo): nell'architettura usata in questo progetto (due anelli NMDA-sostenuti con inibizione globale, accoppiati da sinapsi inter-anello), il canale di ritorno B->A non ammette una via di mezzo stabile. O e' troppo debole per avere un effetto causale misurabile, o e' abbastanza forte da farlo ma allora destabilizza l'intero sistema in una scarica continua incontrollata. Questo non e' un limite di taratura dei parametri -- e' un vincolo strutturale dell'architettura a doppio anello mutuamente eccitatorio, quando il meccanismo di turno-presa si affida interamente alla dinamica emergente della rete invece che a un controllo esplicito a livello di circuito.

Sviluppo futuro, scopo preciso non tentato in questa sessione: un'architettura che tagli esplicitamente la TRASMISSIONE sinaptica (non solo la plasticita', gia' provato con il gating in 5.9) durante i turni dell'altro anello -- un vero interruttore di circuito, analogo funzionalmente allo schema a turni del modello a rate (5.5.3), ma implementato come controllo esplicito invece che sperato come proprieta' emergente della dinamica spiking. Ipotesi aperta: solo con un simile controllo esplicito, che impedisca del tutto la possibilita' di runaway mutuo, la bidirezionalita' spiking potrebbe diventare raggiungibile.




Fig. 39 — Silenziamento attivo di A nei turni B: l'intera rete collassa in scarica continua entro il primo secondo, non un dialogo controllato.

Codice sorgente: *diagnosi_sottosoglia_ba.py*

```

1  """
2  Prima di accettare la sezione 5.9 come conclusione definitiva, un controllo
3  mai fatto finora: il canale B->A produce ALMENO un effetto sotto-soglia su
4  A (depolarizzazione misurabile del potenziale di membrana, anche senza mai
5  arrivare a un vero spike)? Se anche questo e' assente, la conclusione
6  negativa e' ancora piu' solida (il canale non fa proprio nulla). Se invece
7  c'e' un effetto sotto-soglia, vuol dire che il segnale esiste ma non basta
8  a superare la soglia -- un problema di intensita' assoluta, non di
9  principio, che potrebbe essere risolto rinforzando la convergenza
10 sinaptica invece del solo peso per sinapsi.
11
12 Setup identico a dialogo_spiking_bidirezionale_gate.py (turni A/B alternati,
13 plasticita' B->A gated), ma con un StateMonitor sul potenziale di membrana
14 di un gruppo di neuroni A_E vicino alla posizione del messaggio, campionato
15 durante i turni 'B' (nessuno stimolo diretto su A in quei turni).
16 """
17
18 from brian2 import *
19

```

```

20 start_scope()
21
22 N_E = 100
23 N_I = 25
24 N_ring = N_E + N_I
25
26 a = 0.02/ms
27 b = 0.2/ms
28 c = -65*mV
29 d = 6*mV/ms
30 tau_nmda = 100*ms
31
32 eqs = '''
33 dv/dt = (0.04/mV*v**2 + 5*v + 140*mV)/ms - u + I + g_nmda - adapt : volt
34 du/dt = a*(b*v - u) : volt/second
35 dg_nmda/dt = -g_nmda/tau_nmda : volt/second
36 dadapt/dt = -adapt/tau_adapt_pop : volt/second
37 I : volt/second
38 x : 1
39 '''
40
41 tau_adapt_pop = 200*ms
42 gain_adapt_pop = 0.15*mV/ms
43
44 neurons = NeuronGroup(2*N_ring, eqs, threshold='v > 30*mV',
45                      reset='v = c; u += d; adapt += gain_adapt_pop',
46                      method='euler')
47 neurons.v = -65*mV + 5*mV*randn(2*N_ring)
48 neurons.u = b * neurons.v[:]
49 neurons.I = 0*mV/ms
50 neurons.g_nmda = 0*mV/ms
51 neurons.adapt = 0*mV/ms
52
53 A_E = neurons[:N_E]
54 A_I = neurons[N_E:N_ring]
55 B_E = neurons[N_ring:N_ring+N_E]
56 B_I = neurons[N_ring+N_E:]
57
58 xi = np.arange(N_E) / N_E
59 A_E.x = xi
60 B_E.x = xi
61
62 background = PoissonGroup(2*N_ring, rates=400*Hz)
63 bg_syn = Synapses(background, neurons, on_pre='v_post += 2.0*mV')
64 bg_syn.connect(j='i')
65
66 sigma_exc = 0.05
67 CUTOFF_LOCALE = 3 * sigma_exc
68 w_ee_nmda = 0.325*mV/ms
69 p_conn = 0.15
70 w_exc = 1.0*mV
71 w_inh = 10.0*mV
72
73
74 def dist_circ(dx):
75     dx = abs(dx)
76     return np.minimum(dx, 1 - dx)
77
78
79 def costruisci_anello(E, I_pop, seed):
80     dmat = dist_circ(xi[:, None] - xi[None, :])
81     prob_ee = np.exp(-dmat**2 / (2*sigma_exc**2))
82     prob_ee[dmat > CUTOFF_LOCALE] = 0.0
83     np.fill_diagonal(prob_ee, 0)
84     rng = np.random.RandomState(seed)
85     mask_ee = rng.rand(N_E, N_E) < prob_ee
86     i_idx, j_idx = np.nonzero(mask_ee)
87

```

```

88     syn_ee = Synapses(E, E, on_pre='g_nmda_post += w_ee_nmda')
89     syn_ee.connect(i=i_idx, j=j_idx)
90     syn_ei = Synapses(E, I_pop, on_pre='v_post += w_exc')
91     syn_ei.connect(p=p_conn)
92     syn_ie = Synapses(I_pop, E, on_pre='v_post -= w_inh')
93     syn_ie.connect(p=p_conn)
94     syn_ii = Synapses(I_pop, I_pop, on_pre='v_post -= w_inh')
95     syn_ii.connect(condition='i!=j', p=p_conn)
96     return syn_ee, syn_ei, syn_ie, syn_ii
97
98
99 syn_A = costruisci_anello(A_E, A_I, seed=0)
100 syn_B = costruisci_anello(B_E, B_I, seed=1)
101
102 tau_stdp = 20*ms
103 A_ltp = 0.15*mV
104 A_ltd = 0.15*mV
105 w_max = 8.0*mV
106 w_min = 0*mV
107 w_init = 3.5*mV
108 sigma_inter = 0.08
109 p_inter_picco = 0.5
110
111 stdp_model = '''
112 w : volt
113 dapre/dt = -apre/tau_stdp : volt (event-driven)
114 dapost/dt = -apost/tau_stdp : volt (event-driven)
115 '''
116 stdp_on_pre = '''
117 v_post += w
118 apre += A_ltp
119 w = clip(w+apost, w_min, w_max)
120 '''
121 stdp_on_post = '''
122 apost -= A_ltd
123 w = clip(w+apre, w_min, w_max)
124 '''
125
126 syn_ab = Synapses(A_E, B_E, model=stdp_model, on_pre=stdp_on_pre, on_post=stdp_on_post)
127 dmat_inter = dist_circ(xi[:, None] - xi[None, :])
128 prob_inter = p_inter_picco * np.exp(-dmat_inter**2 / (2*sigma_inter**2))
129 rng_inter = np.random.RandomState(2)
130 mask_inter = rng_inter.rand(N_E, N_E) < prob_inter
131 i_inter, j_inter = np.nonzero(mask_inter)
132 syn_ab.connect(i=i_inter, j=j_inter)
133 syn_ab.w = w_init
134
135 stdp_model_ba = '''
136 w : volt
137 dapre/dt = -apre/tau_stdp : volt (event-driven)
138 dapost/dt = -apost/tau_stdp : volt (event-driven)
139 ltp_gate : volt (shared)
140 ltd_gate : volt (shared)
141 '''
142 stdp_on_pre_ba = '''
143 v_post += w
144 apre += ltp_gate
145 w = clip(w+apost, w_min, w_max)
146 '''
147 stdp_on_post_ba = '''
148 apost -= ltd_gate
149 w = clip(w+apre, w_min, w_max)
150 '''
151
152 syn_ba = Synapses(B_E, A_E, model=stdp_model_ba, on_pre=stdp_on_pre_ba, on_post=
    stdp_on_post_ba)
153 mask_inter_ba = rng_inter.rand(N_E, N_E) < prob_inter
154 i_inter_ba, j_inter_ba = np.nonzero(mask_inter_ba)

```

```

155 syn_ba.connect(i=i_inter_ba, j=j_inter_ba)
156 syn_ba.w = w_init
157 syn_ba.ltp_gate = A_ltp
158 syn_ba.ltd_gate = A_ltd
159
160 MESSAGGIO = 0.3
161 larghezza_stimolo = 0.05
162 peso_stim = np.exp(-dist_circ(xi - MESSAGGIO)**2 / (2*larghezza_stimolo**2))
163 gruppo_stim = np.where(peso_stim > 0.5)[0]
164
165 # ATTENZIONE: gruppo_stim (i neuroni con peso_stim>0.5) riceve stimolo
166 # ESTERNO diretto durante i turni 'A' -- includerlo nel gruppo "vicino"
167 # confonderebbe il loro adattamento residuo (post-scarica, dal proprio
168 # stimolo diretto) con un eventuale segnale del canale B->A. Il gruppo
169 # "vicino" deve quindi essere vicino al messaggio (dentro il raggio di
170 # convergenza sigma_inter=0.08 delle sinapsi B->A) ma ESCLUDERE
171 # esplicitamente gruppo_stim.
172 dentro_convergenza = dist_circ(xi - MESSAGGIO) < sigma_inter
173 gruppo_vicino = np.where(dentro_convergenza & ~np.isin(np.arange(N_E), gruppo_stim))[0]
174 gruppo_lontano = np.where(dist_circ(xi - (MESSAGGIO + 0.5) % 1.0) < larghezza_stimolo)[0]
175 print(f"Neuroni A_E stimolati direttamente (esclusi dal confronto): {gruppo_stim}")
176 print(f"Neuroni A_E vicini al messaggio (mai stimolati direttamente): {gruppo_vicino}")
177 print(f"Neuroni A_E di controllo (lontani): {gruppo_lontano}")
178
179 n_vicino = len(gruppo_vicino)
180 v_mon = StateMonitor(A_E, 'v', record=np.concatenate([gruppo_vicino, gruppo_lontano]), dt=2*
181 ms)
182 spikes = SpikeMonitor(neurons)
183
184 N_CICLI = 40
185 T_STIM = 60*ms
186 T_PAUSA = 940*ms
187
188 turni = []
189 t_corrente = 0*ms
190 for ciclo in range(N_CICLI):
191     turno = 'A' if ciclo % 2 == 0 else 'B'
192     turni.append((turno, t_corrente/ms))
193     if turno == 'A':
194         syn_ba.ltp_gate = 0*mV
195         syn_ba.ltd_gate = 0*mV
196         A_E.I[gruppo_stim] = 15*mV/ms
197         run(T_STIM)
198         A_E.I[:] = 0*mV/ms
199     else:
200         syn_ba.ltp_gate = A_ltp
201         syn_ba.ltd_gate = A_ltd
202         B_E.I[gruppo_stim] = 15*mV/ms
203         run(T_STIM)
204         B_E.I[:] = 0*mV/ms
205     run(T_PAUSA)
206     t_corrente += T_STIM + T_PAUSA
207     if ciclo % 10 == 0 or ciclo == N_CICLI-1:
208         print(f" ciclo {ciclo:3d}/{N_CICLI} (turno {turno}): "
209               f"B->A peso medio={np.mean(syn_ba.w)/mV:.3f}mV max={np.max(syn_ba.w)/mV:.3f}mV")
210
211 print("\nSimulazione completata. Analisi sotto-soglia in corso...")
212
213 ciclo_ms = (T_STIM+T_PAUSA)/ms
214 t_arr = np.asarray(v_mon.t/ms)
215 v_arr = np.asarray(v_mon.v/mV) # shape (n_neuroni_monitorati, n_tempi)
216 n_vicino = len(gruppo_vicino)
217
218 turni_b = [t0 for (l, t0) in turni if l == 'B']
219 primi_b = turni_b[:5]
220 ultimi_b = turni_b[-5:]
221

```

```

222 def v_medio_finestra(lista_turni, indici_neuroni, offset_da_t0, durata):
223     valori = []
224     for t0 in lista_turni:
225         mask_t = (t_arr >= t0+offset_da_t0) & (t_arr < t0+offset_da_t0+durata)
226         if mask_t.sum() == 0:
227             continue
228         valori.append(v_arr[indici_neuroni][:, mask_t].mean())
229     return np.mean(valori) if valori else None
230
231
232 idx_vicino = np.arange(n_vicino)
233 idx_lontano = np.arange(n_vicino, v_arr.shape[0])
234
235 for nome, lista in [('primi 5 turni B', primi_b), ('ultimi 5 turni B', ultimi_b)]:
236     v_vicino_durante = v_medio_finestra(lista, idx_vicino, 20, 100)
237     v_lontano_durante = v_medio_finestra(lista, idx_lontano, 20, 100)
238     print(f"\n{nome} (finestra 20-120ms dopo inizio turno, esclude impulso diretto):")
239     print(f" v medio A_E VICINO al messaggio (potenziale convergenza B->A): {v_vicino_durante:.3f} mV")
240     print(f" v medio A_E LONTANO (controllo, nessuna convergenza sistematica): {v_lontano_durante:.3f} mV")
241     print(f" differenza (vicino - lontano): {v_vicino_durante - v_lontano_durante:.4f} mV")
242
243 fig = figure(figsize=(11, 5))
244 for t0, colore, label in [(primi_b[0], 'C0', 'primo turno B'), (ultimi_b[-1], 'C3', 'ultimo turno B')]:
245     mask_t = (t_arr >= t0) & (t_arr < t0+300)
246     v_vicino_traccia = v_arr[idx_vicino][:, mask_t].mean(axis=0)
247     plot(t_arr[mask_t]-t0, v_vicino_traccia, color=colore, label=f'{label}, v medio vicino')
248 xlabel('Tempo dall\'inizio del turno B (ms)')
249 ylabel('Potenziale di membrana medio (mV), neuroni A vicino al messaggio')
250 title('Traccia sotto-soglia di A durante i turni B: primo vs ultimo turno')
251 axvline(60, color='gray', linestyle='--', linewidth=0.8, label='fine impulso diretto su B')
252 legend(fontsize=8)
253 tight_layout()
254 savefig('diagnosi_sottosoglia_ba.png', dpi=150)
255 print("\nGrafico salvato in diagnosi_sottosoglia_ba.png")

```

Codice sorgente: *diagnosi_ablazione_ba.py*

```

1 """
2 Test definitivo, in risposta al fatto che sia il confronto per posizione
3 (diagnosi_sottosoglia_ba.py) sia i test comportamentali precedenti (5.9)
4 restano vulnerabili a un confondimento: la dinamica propria di A (bump
5 recrutato piu' largo della sola zona di stimolo diretto, codetta residua
6 tra un turno e l'altro) si mescola con qualunque eventuale segnale dal
7 canale B->A, rendendo ambiguo qualunque confronto "per posizione" o "nel
8 tempo" fatto DENTRO la stessa simulazione.
9
10 Soluzione: ABLAZIONE vera. Due simulazioni IDENTICHE (stesso seed per
11 rumore di fondo e per ogni connettivita' random), che differiscono SOLO
12 per la presenza o assenza delle sinapsi B->A (stesso schema a turni A/B
13 gia' usato in dialogo_spiking_bidirezionale_gate.py, sinapsi B->A gia'
14 allenate fino al peso finale osservato in quello script, w=7.8mV medio
15 sulle sinapsi piu' forti, per dare al canale la sua massima possibilita').
16 Qualunque differenza tra le due condizioni, con tutto il resto identico
17 per costruzione, e' attribuibile SOLO al canale B->A.
18 """
19
20 from brian2 import *
21 import numpy as np
22
23 N_E = 100
24 N_I = 25
25 N_ring = N_E + N_I
26
27 a = 0.02/ms

```

```

28 | b = 0.2/ms
29 | c = -65*mV
30 | d = 6*mV/ms
31 | tau_nmda = 100*ms
32 |
33 | tau_adapt_pop = 200*ms
34 | gain_adapt_pop = 0.15*mV/ms
35 |
36 | sigma_exc = 0.05
37 | CUTOFF_LOCALE = 3 * sigma_exc
38 | w_ee_nmda = 0.325*mV/ms
39 | p_conn = 0.15
40 | w_exc = 1.0*mV
41 | w_inh = 10.0*mV
42 |
43 | MESSAGGIO = 0.3
44 | larghezza_stimolo = 0.05
45 | xi = np.arange(N_E) / N_E
46 |
47 |
48 | def dist_circ(dx):
49 |     dx = abs(dx)
50 |     return np.minimum(dx, 1 - dx)
51 |
52 |
53 | peso_stim = np.exp(-dist_circ(xi - MESSAGGIO)**2 / (2*larghezza_stimolo**2))
54 | gruppo_stim = np.where(peso_stim > 0.5)[0]
55 |
56 | sigma_inter = 0.08
57 | p_inter_picco = 0.5
58 | w_init_ba = 3.5*mV # peso "gia' allenato": si parte forte, come se il
59 |                     # canale avesse gia' accumulato il rinforzo medio
60 |                     # osservato nella sezione 5.9, per dargli ogni
61 |                     # vantaggio possibile invece di ripartire da zero
62 |
63 |
64 | def esegui(con_canale_ba, seed_base):
65 |     start_scope()
66 |     seed(seed_base)
67 |
68 |     eqs = '''
69 |     dv/dt = (0.04/mV*v**2 + 5*v + 140*mV)/ms - u + I + g_nmda - adapt : volt
70 |     du/dt = a*(b*v - u) : volt/second
71 |     dg_nmda/dt = -g_nmda/tau_nmda : volt/second
72 |     dadapt/dt = -adapt/tau_adapt_pop : volt/second
73 |     I : volt/second
74 |     x : 1
75 |     '''
76 |     neurons = NeuronGroup(2*N_ring, eqs, threshold='v > 30*mV',
77 |                           reset='v = c; u += d; adapt += gain_adapt_pop',
78 |                           method='euler')
79 |     neurons.v = -65*mV + 5*mV*randn(2*N_ring)
80 |     neurons.u = b * neurons.v[:]
81 |     neurons.I = 0*mV/ms
82 |     neurons.g_nmda = 0*mV/ms
83 |     neurons.adapt = 0*mV/ms
84 |
85 |     A_E = neurons[:N_E]
86 |     A_I = neurons[N_E:N_ring]
87 |     B_E = neurons[N_ring:N_ring+N_E]
88 |     B_I = neurons[N_ring+N_E:]
89 |     A_E.x = xi
90 |     B_E.x = xi
91 |
92 |     background = PoissonGroup(2*N_ring, rates=400*Hz)
93 |     bg_syn = Synapses(background, neurons, on_pre='v_post += 2.0*mV')
94 |     bg_syn.connect(j='i')
95 |

```

```

96 def costruisci_anello(E, I_pop, seed_locale):
97     dmat = dist_circ(xi[:, None] - xi[None, :])
98     prob_ee = np.exp(-dmat**2 / (2*sigma_exc**2))
99     prob_ee[dmat > CUTOFF_LOCALE] = 0.0
100     np.fill_diagonal(prob_ee, 0)
101     rng = np.random.RandomState(seed_locale)
102     mask_ee = rng.rand(N_E, N_E) < prob_ee
103     i_idx, j_idx = np.nonzero(mask_ee)
104     syn_ee = Synapses(E, E, on_pre='g_nmda_post += w_ee_nmda')
105     syn_ee.connect(i=i_idx, j=j_idx)
106     syn_ei = Synapses(E, I_pop, on_pre='v_post += w_exc')
107     syn_ei.connect(p=p_conn)
108     syn_ie = Synapses(I_pop, E, on_pre='v_post -= w_inh')
109     syn_ie.connect(p=p_conn)
110     syn_ii = Synapses(I_pop, I_pop, on_pre='v_post -= w_inh')
111     syn_ii.connect(condition='i!=j', p=p_conn)
112     return syn_ee, syn_ei, syn_ie, syn_ii
113
114 syn_ee_A, syn_ei_A, syn_ie_A, syn_ii_A = costruisci_anello(A_E, A_I, seed_locale=0)
115 syn_ee_B, syn_ei_B, syn_ie_B, syn_ii_B = costruisci_anello(B_E, B_I, seed_locale=1)
116
117 tau_stdp = 20*ms
118 A_ltp = 0.15*mV
119 A_ltd = 0.15*mV
120 w_max = 8.0*mV
121 w_min = 0*mV
122 w_init = 3.5*mV
123
124 stdp_model = '''
125 w : volt
126 dapre/dt = -apre/tau_stdp : volt (event-driven)
127 dapost/dt = -apost/tau_stdp : volt (event-driven)
128 '''
129 stdp_on_pre = '''
130 v_post += w
131 apre += A_ltp
132 w = clip(w+apre, w_min, w_max)
133 '''
134 stdp_on_post = '''
135 apost -= A_ltd
136 w = clip(w+apost, w_min, w_max)
137 '''
138
139 syn_ab = Synapses(A_E, B_E, model=stdp_model, on_pre=stdp_on_pre, on_post=stdp_on_post)
140 dmat_inter = dist_circ(xi[:, None] - xi[None, :])
141 prob_inter = p_inter_picco * np.exp(-dmat_inter**2 / (2*sigma_inter**2))
142 rng_inter = np.random.RandomState(2)
143 mask_inter = rng_inter.rand(N_E, N_E) < prob_inter
144 i_inter, j_inter = np.nonzero(mask_inter)
145 syn_ab.connect(i=i_inter, j=j_inter)
146 syn_ab.w = w_init
147
148 syn_ba = None
149 if con_canale_ba:
150     syn_ba = Synapses(B_E, A_E, model='w : volt', on_pre='v_post += w')
151     mask_inter_ba = rng_inter.rand(N_E, N_E) < prob_inter
152     i_inter_ba, j_inter_ba = np.nonzero(mask_inter_ba)
153     syn_ba.connect(i=i_inter_ba, j=j_inter_ba)
154     syn_ba.w = w_init_ba
155 else:
156     # stesso sorteggio random (per consumare l' RNG in modo identico
157     # e mantenere sincronizzate le sequenze pseudocasuali successive)
158     # ma nessuna sinapsi creata
159     _ = rng_inter.rand(N_E, N_E) < prob_inter
160
161 spikes = SpikeMonitor(neurons)
162
163 N_CICLI = 40

```



```

164 T_STIM = 60*ms
165 T_PAUSA = 940*ms
166 turni = []
167 t_corrente = 0*ms
168 for ciclo in range(N_CICLI):
169     turno = 'A' if ciclo % 2 == 0 else 'B'
170     turni.append((turno, t_corrente/ms))
171     if turno == 'A':
172         A_E.I[gruppo_stim] = 15*mV/ms
173         run(T_STIM)
174         A_E.I[:] = 0*mV/ms
175     else:
176         B_E.I[gruppo_stim] = 15*mV/ms
177         run(T_STIM)
178         B_E.I[:] = 0*mV/ms
179     run(T_PAUSA)
180     t_corrente += T_STIM + T_PAUSA
181
182 mask_a = spikes.i < N_E
183 mask_b_tot = (spikes.i >= N_ring) & (spikes.i < N_ring+N_E)
184 print(f" [controllo sanita': spike totali A={mask_a.sum()}, B={mask_b_tot.sum()} "
185       f"su tutta la simulazione -- atteso centinaia se la dinamica ricorrente funziona]")
186 ciclo_ms = (T_STIM+T_PAUSA)/ms
187 turni_b = [t0 for (l, t0) in turni if l == 'B']
188
189 n_tot, posizioni = 0, []
190 for t0 in turni_b:
191     fin = t0 + ciclo_ms
192     m = mask_a & (spikes.t/ms >= t0+20) & (spikes.t/ms < fin)
193     n_tot += m.sum()
194     posizioni.extend(list(xi[spikes.i[m]]))
195 centro = None
196 if posizioni:
197     centro = float(np.angle(np.mean(np.exp(2j*np.pi*np.array(posizioni)))) / (2*np.pi) %
198                   1.0)
199 return n_tot, centro, len(turni_b)
200
201 print("Esecuzione condizione 1/2: CON canale B->A (peso 3.5mV, gia' forte)...")
202 n_con, centro_con, n_turni_b = esegui(con_canale_ba=True, seed_base=42)
203 print(f" spike di A durante i turni B (>20ms dall'inizio): {n_con} su {n_turni_b} turni,
204       centro={centro_con}")
205
206 print("\nEsecuzione condizione 2/2: SENZA canale B->A (stesso seed, stesso tutto il resto)
207       ...")
208 n_senza, centro_senza, _ = esegui(con_canale_ba=False, seed_base=42)
209 print(f" spike di A durante i turni B (>20ms dall'inizio): {n_senza} su {n_turni_b} turni,
210       centro={centro_senza}")
211
212 print("\n" + "="*70)
213 print("ABLAZIONE: differenza attribuibile ESCLUSIVAMENTE al canale B->A")
214 print("="*70)
215 print(f" CON B->A: {n_con} spike di A nei turni B")
216 print(f" SENZA B->A: {n_senza} spike di A nei turni B")
217 print(f" differenza: {n_con - n_senza:+d} spike")
218 if n_con > n_senza:
219     print(" >>> Il canale B->A produce un effetto misurabile: piu' spike di A "
220           "quando il canale e' presente rispetto a quando e' assente, a "
221           "parita' di ogni altra condizione. <<<")
222 elif n_con == n_senza:
223     print(" >>> Nessuna differenza: il canale B->A non produce alcun effetto "
224           "misurabile sull'attivita' di A, nemmeno con un peso gia' forte "
225           "(3.5mV) dato in partenza. <<<")
226 else:
227     print(" >>> Il canale B->A e' associato a MENO spike di A, non di piu' -- "
228           "un effetto netto non riconducibile a trasmissione eccitatoria utile. <<<")

```

Codice sorgente: dialogo_spiking_bidirezionale_silenzia.py

```
1  """
2  Cambio di architettura, non solo di parametri, dopo che sei tentativi
3  indipendenti (5.8, 5.9 con turni/gating su due seed, sotto-soglia,
4  ablazione) hanno mostrato che il canale B->A non trasmette causalmente
5  nell'architettura "passiva" (A semplicemente non riceve stimolo diretto
6  durante i turni B, ma la sua dinamica ricorrente resta libera). Il test
7  sotto-soglia ha rivelato perche' quell'approccio resta confuso: la
8  dinamica propria di A (bump piu' largo della zona di stimolo, residui tra
9  un turno e l'altro) domina qualunque segnale sottile che B potrebbe star
10 mandando.
11
12 Nuova idea, mai provata finora: SILENZIAMENTO ATTIVO. Durante la finestra
13 di stimolo di ogni turno 'B', ad A viene applicata una forte corrente
14 iperpolarizzante (non solo l'assenza di stimolo diretto) -- una specie di
15 "modalita' ascolto forzata" che azzerla la sua attivita' residua invece di
16 lasciarla semplicemente decadere. Alla fine di quella finestra il
17 silenziamento viene rilasciato, e A e' libera di evolvere secondo
18 qualunque input riceva dal canale B->A (ormai gia' rinforzato dai turni
19 precedenti) su una base davvero pulita, senza la propria dinamica interna
20 residua a confondere il quadro.
21 """
22
23 from brian2 import *
24
25 start_scope()
26
27 N_E = 100
28 N_I = 25
29 N_ring = N_E + N_I
30
31 a = 0.02/ms
32 b = 0.2/ms
33 c = -65*mV
34 d = 6*mV/ms
35 tau_nmda = 100*ms
36
37 eqs = '''
38 dv/dt = (0.04/mV*v**2 + 5*v + 140*mV)/ms - u + I + g_nmda - adapt : volt
39 du/dt = a*(b*v - u) : volt/second
40 dg_nmda/dt = -g_nmda/tau_nmda : volt/second
41 dadapt/dt = -adapt/tau_adapt_pop : volt/second
42 I : volt/second
43 x : 1
44 '''
45
46 tau_adapt_pop = 200*ms
47 gain_adapt_pop = 0.15*mV/ms
48
49 neurons = NeuronGroup(2*N_ring, eqs, threshold='v > 30*mV',
50                      reset='v = c; u += d; adapt += gain_adapt_pop',
51                      method='euler')
52 neurons.v = -65*mV + 5*mV*randn(2*N_ring)
53 neurons.u = b * neurons.v[:]
54 neurons.I = 0*mV/ms
55 neurons.g_nmda = 0*mV/ms
56 neurons.adapt = 0*mV/ms
57
58 A_E = neurons[:N_E]
59 A_I = neurons[N_E:N_ring]
60 B_E = neurons[N_ring:N_ring+N_E]
61 B_I = neurons[N_ring+N_E:]
62
63 xi = np.arange(N_E) / N_E
64 A_E.x = xi
65 B_E.x = xi
66
```

```

67 background = PoissonGroup(2*N_ring, rates=400*Hz)
68 bg_syn = Synapses(background, neurons, on_pre='v_post += 2.0*mV')
69 bg_syn.connect(j='i')
70
71 sigma_exc = 0.05
72 CUTOFF_LOCALE = 3 * sigma_exc
73 w_ee_nmda = 0.325*mV/ms
74 p_conn = 0.15
75 w_exc = 1.0*mV
76 w_inh = 10.0*mV
77
78
79 def dist_circ(dx):
80     dx = abs(dx)
81     return np.minimum(dx, 1 - dx)
82
83
84 def costruisci_anello(E, I_pop, seed):
85     dmat = dist_circ(xi[:, None] - xi[None, :])
86     prob_ee = np.exp(-dmat**2 / (2*sigma_exc**2))
87     prob_ee[dmat > CUTOFF_LOCALE] = 0.0
88     np.fill_diagonal(prob_ee, 0)
89     rng = np.random.RandomState(seed)
90     mask_ee = rng.rand(N_E, N_E) < prob_ee
91     i_idx, j_idx = np.nonzero(mask_ee)
92
93     syn_ee = Synapses(E, E, on_pre='g_nmda_post += w_ee_nmda')
94     syn_ee.connect(i=i_idx, j=j_idx)
95     syn_ei = Synapses(E, I_pop, on_pre='v_post += w_exc')
96     syn_ei.connect(p=p_conn)
97     syn_ie = Synapses(I_pop, E, on_pre='v_post -= w_inh')
98     syn_ie.connect(p=p_conn)
99     syn_ii = Synapses(I_pop, I_pop, on_pre='v_post -= w_inh')
100    syn_ii.connect(condition='i!=j', p=p_conn)
101    return syn_ee, syn_ei, syn_ie, syn_ii
102
103
104 syn_ee_A, syn_ei_A, syn_ie_A, syn_ii_A = costruisci_anello(A_E, A_I, seed=0)
105 syn_ee_B, syn_ei_B, syn_ie_B, syn_ii_B = costruisci_anello(B_E, B_I, seed=1)
106
107 tau_stdp = 20*ms
108 A_ltp = 0.15*mV
109 A_ltd = 0.15*mV
110 w_max = 8.0*mV
111 w_min = 0*mV
112 w_init = 3.5*mV
113 sigma_inter = 0.08
114 p_inter_picco = 0.5
115
116 stdp_model = '''
117 w : volt
118 dapre/dt = -apre/tau_stdp : volt (event-driven)
119 dapost/dt = -apost/tau_stdp : volt (event-driven)
120 '''
121 stdp_on_pre = '''
122 v_post += w
123 apre += A_ltp
124 w = clip(w+apre, w_min, w_max)
125 '''
126 stdp_on_post = '''
127 apost -= A_ltd
128 w = clip(w+apost, w_min, w_max)
129 '''
130
131 syn_ab = Synapses(A_E, B_E, model=stdp_model, on_pre=stdp_on_pre, on_post=stdp_on_post)
132 dmat_inter = dist_circ(xi[:, None] - xi[None, :])
133 prob_inter = p_inter_picco * np.exp(-dmat_inter**2 / (2*sigma_inter**2))
134 rng_inter = np.random.RandomState(2)

```

```

135 mask_inter = rng_inter.rand(N_E, N_E) < probab_inter
136 i_inter, j_inter = np.nonzero(mask_inter)
137 syn_ab.connect(i=i_inter, j=j_inter)
138 syn_ab.w = w_init
139 print(f"Sinapsi inter-anello A->B create: {len(syn_ab)} (peso iniziale {w_init})")
140
141 stdp_model_ba = '''
142 w : volt
143 dapre/dt = -apre/tau_stdp : volt (event-driven)
144 dapost/dt = -apost/tau_stdp : volt (event-driven)
145 ltp_gate : volt (shared)
146 ltd_gate : volt (shared)
147 '''
148 stdp_on_pre_ba = '''
149 v_post += w
150 apre += ltp_gate
151 w = clip(w+apre, w_min, w_max)
152 '''
153 stdp_on_post_ba = '''
154 apost -= ltd_gate
155 w = clip(w+apost, w_min, w_max)
156 '''
157
158 syn_ba = Synapses(B_E, A_E, model=stdp_model_ba, on_pre=stdp_on_pre_ba, on_post=
stdp_on_post_ba)
159 mask_inter_ba = rng_inter.rand(N_E, N_E) < probab_inter
160 i_inter_ba, j_inter_ba = np.nonzero(mask_inter_ba)
161 syn_ba.connect(i=i_inter_ba, j=j_inter_ba)
162 syn_ba.w = w_init
163 syn_ba.ltp_gate = A_ltp
164 syn_ba.ltd_gate = A_ltd
165 print(f"Sinapsi inter-anello B->A create: {len(syn_ba)} (peso iniziale {w_init})")
166
167 spikes = SpikeMonitor(neurons)
168
169 MESSAGGIO = 0.3
170 larghezza_stimolo = 0.05
171 peso_stim = np.exp(-dist_circ(xi - MESSAGGIO)**2 / (2*larghezza_stimolo**2))
172 gruppo_stim = np.where(peso_stim > 0.5)[0]
173 print(f"Neuroni stimolati (vicino a x={MESSAGGIO}): {len(gruppo_stim)}")
174
175 I_SILENZIO = -8*mV/ms # abbastanza forte da spegnere qualunque attivita'
176 # residua di A senza distruggere i suoi valori
177 # interni (u, adapt) in modo innaturale -- solo v
178 # viene spinta sotto soglia
179
180 N_CICLI = 60
181 T_STIM = 60*ms
182 T_PAUSA = 940*ms
183
184 print(f"\nTraining: {N_CICLI} turni alternati A/B/A/B/..., A silenziata "
185 f"attivamente durante lo stimolo dei turni 'B' "
186 f"({(T_STIM+T_PAUSA)*N_CICLI/ms:.0f}ms totali)")
187
188 turni = []
189 t_corrente = 0*ms
190 for ciclo in range(N_CICLI):
191     turno = 'A' if ciclo % 2 == 0 else 'B'
192     turni.append((turno, t_corrente/ms))
193     if turno == 'A':
194         syn_ba.ltp_gate = 0*mV
195         syn_ba.ltd_gate = 0*mV
196         A_E.I[gruppo_stim] = 15*mV/ms
197         run(T_STIM)
198         A_E.I[:] = 0*mV/ms
199     else:
200         syn_ba.ltp_gate = A_ltp
201         syn_ba.ltd_gate = A_ltd

```

```

202     A_E.I[:] = I_SILENZIO # silenziamento attivo di TUTTA A, non solo
203                        # assenza di stimolo diretto
204     A_I.I[:] = I_SILENZIO
205     B_E.I[gruppo_stim] = 15*mV/ms
206     run(T_STIM)
207     B_E.I[:] = 0*mV/ms
208     A_E.I[:] = 0*mV/ms # rilascio: A e' libera di evolvere secondo
209     A_I.I[:] = 0*mV/ms # il solo input ricevuto (rumore + B->A)
210     run(T_PAUSA)
211     t_corrente += T_STIM + T_PAUSA
212     if ciclo % 10 == 0 or ciclo == N_CICLI-1:
213         print(f" ciclo {ciclo:3d}/{N_CICLI} (turno {turno}): "
214               f"A->B peso medio={np.mean(syn_ab.w)/mV:.3f}mV max={np.max(syn_ab.w)/mV:.3f}mV |
215               "
216               f"B->A peso medio={np.mean(syn_ba.w)/mV:.3f}mV max={np.max(syn_ba.w)/mV:.3f}mV")
217
218     print("\nTraining completato.")
219
220     fig, axes = subplots(3, 1, figsize=(11, 9))
221
222     subplot(3, 1, 1)
223     mask_a = spikes.i < N_E
224     mask_b = (spikes.i >= N_ring) & (spikes.i < N_ring+N_E)
225     plot(spikes.t[mask_a]/ms, spikes.i[mask_a], '.', color='C0', markersize=1.5, label='A (E)')
226     plot(spikes.t[mask_b]/ms, spikes.i[mask_b]-N_ring, '.', color='C3', markersize=1.5, label='B
227           (E)')
228     xlabel('Tempo (ms)')
229     ylabel('Indice neurone')
230     title(f'Raster completo: {N_CICLI} turni, A silenziata attivamente nei turni B (x={MESSAGGIO
231           })')
232     legend(loc='upper right', fontsize=8, markerscale=6)
233
234     subplot(3, 1, 2)
235     t_fine = 8 * (T_STIM+T_PAUSA)/ms
236     mask_a_fine = mask_a & (spikes.t/ms < t_fine)
237     mask_b_fine = mask_b & (spikes.t/ms < t_fine)
238     plot(spikes.t[mask_a_fine]/ms, spikes.i[mask_a_fine], '.', color='C0', markersize=3, label='
239           A (E)')
240     plot(spikes.t[mask_b_fine]/ms, spikes.i[mask_b_fine]-N_ring, '.', color='C3', markersize=3,
241           label='B (E)')
242     xlabel('Tempo (ms)')
243     ylabel('Indice neurone')
244     title('Dettaglio: primi turni (inizio training)')
245     legend(loc='upper right', fontsize=8, markerscale=4)
246
247     subplot(3, 1, 3)
248     t_tardi = (N_CICLI-8) * (T_STIM+T_PAUSA)/ms
249     mask_a_tardi = mask_a & (spikes.t/ms > t_tardi)
250     mask_b_tardi = mask_b & (spikes.t/ms > t_tardi)
251     plot(spikes.t[mask_a_tardi]/ms, spikes.i[mask_a_tardi], '.', color='C0', markersize=3, label
252           ='A (E)')
253     plot(spikes.t[mask_b_tardi]/ms, spikes.i[mask_b_tardi]-N_ring, '.', color='C3', markersize
254           =3, label='B (E)')
255     xlabel('Tempo (ms)')
256     ylabel('Indice neurone')
257     title('Dettaglio: ultimi turni (fine training)')
258     legend(loc='upper right', fontsize=8, markerscale=4)
259
260     tight_layout()
261     savefig('dialogo_spiking_bidirezionale_silenzia.png', dpi=150)
262     print("\nGrafico salvato in dialogo_spiking_bidirezionale_silenzia.png")
263
264     ciclo_ms = (T_STIM+T_PAUSA)/ms
265
266     def valuta_canale(lettera_turno, mask_dest, n_turni_eval, escludi_diretto):
267         subset = [t0 for (l, t0) in turni if l == lettera_turno]
268         primi = subset[:n_turni_eval]

```

```

263     ultimi = subset[-n_turni_eval:]
264
265     def conta(lista_inizio):
266         n_tot = 0
267         posizioni = []
268         for t0 in lista_inizio:
269             fin = t0 + ciclo_ms
270             m = mask_dest & (spikes.t/ms >= t0) & (spikes.t/ms < fin)
271             if escludi_diretto:
272                 m = m & (spikes.t/ms >= t0 + 20)
273             idx = spikes.i[m]
274             if lettera_turno == 'A':
275                 idx = idx - N_ring
276             n_tot += m.sum()
277             posizioni.extend(list(xi[idx % N_E]))
278         centro = None
279         if posizioni:
280             centro = float(np.angle(np.mean(np.exp(2j*np.pi*np.array(posizioni)))) / (2*np.pi)
281                             % 1.0)
282         return n_tot, centro
283
284     return conta(primi), conta(ultimi)
285
286 print("\n" + "="*70)
287 print("VALUTAZIONE: turni 'A' -- B risponde? (canale A->B)")
288 print("="*70)
289 (n_i, c_i), (n_f, c_f) = valuta_canale('A', mask_b, 5, escludi_diretto=False)
290 print(f" Primi 5 turni A: {n_i} spike di B, centro={{'N/A' if c_i is None else f'{c_i:.3f}'}}")
291 print(f" Ultimi 5 turni A: {n_f} spike di B, centro={{'N/A' if c_f is None else f'{c_f:.3f}'}}")
292 print(f" Peso medio A->B: {np.mean(syn_ab.w)/mV:.3f}mV (iniziale {w_init/mV:.3f}mV)")
293
294 print("\n" + "="*70)
295 print("VALUTAZIONE: turni 'B' -- A risponde DOPO il rilascio del ")
296     "silenziamento? (canale B->A, plastico solo in questi turni)")
297 print("="*70)
298 (n_i, c_i), (n_f, c_f) = valuta_canale('B', mask_a, 5, escludi_diretto=True)
299 print(f" Primi 5 turni B: {n_i} spike di A (>20ms dall'inizio turno, dopo il rilascio),
300     centro={{'N/A' if c_i is None else f'{c_i:.3f}'}}")
301 print(f" Ultimi 5 turni B: {n_f} spike di A (>20ms dall'inizio turno, dopo il rilascio),
302     centro={{'N/A' if c_f is None else f'{c_f:.3f}'}}")
303 print(f" Peso medio B->A: {np.mean(syn_ba.w)/mV:.3f}mV (iniziale {w_init/mV:.3f}mV) max={np.
304     max(syn_ba.w)/mV:.3f}mV")
305 if n_f > n_i and n_f > 2:
306     print(" >>> A mostra attivita' crescente dopo il rilascio del ")
307     "silenziamento, partendo da una lavagna pulita: possibile "
308     "segnale causale reale del canale B->A. <<<")
309 elif n_i == 0 and n_f == 0:
310     print(" >>> Zero spike di A anche con silenziamento attivo e ")
311     "lavagna pulita: nessuna evidenza di trasmissione causale, "
312     "nemmeno in queste condizioni. <<<")
313 else:
314     print(" >>> Segnale debole o non chiaramente crescente. <<<")

```

5.13 Interruttore di trasmissione e verifica Monte Carlo: la conclusione definitiva, corretta

Nono tentativo: un vero interruttore di trasmissione elettrica (non solo di plasticita' come in 5.9) -- una variabile "gate" condivisa che azzerava contemporaneamente l'effetto post-sinaptico e l'aggiornamento STDP, così che i due anelli non siano MAI accoppiati bidirezionalmente nello stesso istante (dia-

logo_spiking_bidirezionale_interruttore.py). Con i pesi "forti" ereditati dai tentativi precedenti ($w_{init}=3.5\text{mV}$, $w_{max}=8.0\text{mV}$): esplosione identica alle precedenti (milioni di spike). Un test diagnostico rapido ha però rivelato che un canale PURAMENTE UNIDIREZIONALE con questi stessi pesi forti (e lo stesso meccanismo di adattamento) resta perfettamente stabile (diagnosi_unidirezionale_pesi_forti.py) -- quindi il tetto dei pesi da solo non è la causa; l'instabilità dipende specificamente dall'allenare in parallelo ENTRAMBI i canali in alternanza, anche se mai elettricamente connessi insieme. Il raster dell'interruttore mostra inoltre un dettaglio prezioso: il sistema resta pulito e ben comportato per i primi ~13 turni, poi collassa di colpo -- un punto di rottura preciso, non un'instabilità presente fin dall'inizio.

Riportando il tetto dei pesi al valore originale sicuro ($w_{init}=1.5\text{mV}$, $w_{max}=5.0\text{mV}$) e mantenendo l'interruttore di trasmissione, la simulazione di partenza (seed di default) è rimasta stabile per l'intera durata (60 secondi), con ENTRAMBI i canali funzionanti in ogni turno -- il primo risultato, in questo intero filone, con un'apparente comunicazione bidirezionale stabile.

Prima di accettarlo, verifica Monte Carlo su 4 seed indipendenti (rumore di fondo e connettività random tutti derivati dal seed): SOLO 1 seed su 4 è rimasto stabile; gli altri 3 sono esplosi identicamente (3,9-6,6 milioni di spike), nonostante gli stessi pesi conservativi e lo stesso interruttore di trasmissione. Il seed di partenza che sembrava un successo era un'eccezione fortunata, non un risultato robusto -- esattamente il tipo di errore che la verifica Monte Carlo di questo progetto (sezioni 5.5.10, 5.11) esiste per intercettare, ed è quello che ha fatto anche qui.

Conclusione finale, ora davvero completa (undici tentativi indipendenti in tutto, sezioni 5.8-5.13): il sistema a due anelli spiking mutuamente allenati vive esattamente sul bordo di un'instabilità dinamica. Nessuna combinazione di parametri provata -- né di plasticità (5.9), né di forza sinaptica (5.12), né di topologia di connessione esplicita (interruttore di trasmissione, questa sezione) -- porta a un regime AFFIDABILMENTE stabile E bidirezionalmente comunicativo allo stesso tempo: o il canale di ritorno non trasmette nulla, o il sistema esplode, o (nel caso migliore trovato) resta in un equilibrio marginale che la maggior parte delle realizzazioni casuali della rete non riesce a mantenere. Questo è un vincolo dinamico reale dell'architettura a doppio attrattore NMDA-sostenuto con apprendimento STDP simmetrico su entrambi i versi, non un problema di taratura risolvibile con altri tentativi di aggiustamento fine. Uno sviluppo futuro con prospettive migliori, non tentato qui, richiederebbe probabilmente un meccanismo di normalizzazione omeostatica dei pesi sinaptici (es. scaling sinaptico, mai implementato in questo progetto) invece di un semplice tetto fisso -- l'unico strumento usato finora per contenere la crescita STDP.




Fig. 40 — Interruttore di trasmissione con pesi conservativi: il seed di partenza resta stabile per 60s con entrambi i canali funzionanti -- ma la verifica Monte Carlo (4 seed) mostra che e' l'eccezione (1/4), non la regola.

Codice sorgente: *dialogo_spiking_bidirezionale_interruttore.py*

```

1  """
2  Nono tentativo sulla bidirezionalita' spiking, e primo con un vero cambio
3  di architettura di circuito (non solo di parametri o di plasticita').
4
5  Diagnosi accumulata nelle sezioni 5.8-5.12: il canale B->A, quando
6  elettricamente sempre attivo insieme al canale A->B (entrambi sempre
7  "connessi", solo la PLASTICITA' era stata disattivata a turni in 5.9),
8  o non ha alcun effetto misurabile, o -- se reso abbastanza forte da
9  averne uno -- fa collassare l'intero sistema in un'esplosione di scarica
10 continua (5.12: ablazione statica e silenziamento attivo, entrambi
11 esplosi). L'ipotesi che emerge: il problema non e' la forza del canale
12 B->A in se', ma il fatto che A->B e B->A restano SEMPRE ENTRAMBI
13 elettricamente connessi -- due anelli NMDA-sostenuti mutuamente
14 eccitatori formano un anello di retroazione positiva che, sopra una
15 certa soglia di guadagno combinato, non ha un punto di equilibrio
16 stabile.
17

```



```

18 | Soluzione provata qui: un vero INTERRUOTTORE DI TRASMISSIONE (non solo di
19 | plasticita'). Una variabile "gate" condivisa per ciascuna sinapsi
20 | inter-anello, che azzerà CONTEMPORANEAMENTE sia l'effetto post-sinaptico
21 | (v_post += w*gate) sia l'aggiornamento STDP, non solo l'aggiornamento
22 | STDP come nel gating della sezione 5.9. Durante i turni 'A': gate_ab=1
23 | (A->B trasmette e impara normalmente, come in 5.7), gate_ba=0 (B->A e'
24 | elettricamente SCONNESSA, non solo "non plastica" -- il ciclo di
25 | retroazione e' matematicamente impossibile in questo turno). Durante i
26 | turni 'B': gate_ab=0, gate_ba=1 (il verso opposto). I due anelli non sono
27 | MAI entrambi accoppiati bidirezionalmente nello stesso istante -- ad ogni
28 | dato momento il sistema e' una rete feedforward a senso unico, la stessa
29 | architettura gia' verificata stabile in 5.7.
30 | """
31 |
32 | from brian2 import *
33 |
34 | start_scope()
35 |
36 | N_E = 100
37 | N_I = 25
38 | N_ring = N_E + N_I
39 |
40 | a = 0.02/ms
41 | b = 0.2/ms
42 | c = -65*mV
43 | d = 6*mV/ms
44 | tau_nmda = 100*ms
45 |
46 | eqs = '''
47 | dv/dt = (0.04/mV*mV**2 + 5*v + 140*mV)/ms - u + I + g_nmda - adapt : volt
48 | du/dt = a*(b*v - u) : volt/second
49 | dg_nmda/dt = -g_nmda/tau_nmda : volt/second
50 | dadapt/dt = -adapt/tau_adapt_pop : volt/second
51 | I : volt/second
52 | x : 1
53 | '''
54 |
55 | tau_adapt_pop = 200*ms
56 | gain_adapt_pop = 0.15*mV/ms
57 |
58 | neurons = NeuronGroup(2*N_ring, eqs, threshold='v > 30*mV',
59 |                      reset='v = c; u += d; adapt += gain_adapt_pop',
60 |                      method='euler')
61 | neurons.v = -65*mV + 5*mV*randn(2*N_ring)
62 | neurons.u = b * neurons.v[:]
63 | neurons.I = 0*mV/ms
64 | neurons.g_nmda = 0*mV/ms
65 | neurons.adapt = 0*mV/ms
66 |
67 | A_E = neurons[:N_E]
68 | A_I = neurons[N_E:N_ring]
69 | B_E = neurons[N_ring:N_ring+N_E]
70 | B_I = neurons[N_ring+N_E:]
71 |
72 | xi = np.arange(N_E) / N_E
73 | A_E.x = xi
74 | B_E.x = xi
75 |
76 | background = PoissonGroup(2*N_ring, rates=400*Hz)
77 | bg_syn = Synapses(background, neurons, on_pre='v_post += 2.0*mV')
78 | bg_syn.connect(j='i')
79 |
80 | sigma_exc = 0.05
81 | CUTOFF_LOCALE = 3 * sigma_exc
82 | w_ee_nmda = 0.325*mV/ms
83 | p_conn = 0.15
84 | w_exc = 1.0*mV
85 | w_inh = 10.0*mV

```

```

86
87
88 def dist_circ(dx):
89     dx = abs(dx)
90     return np.minimum(dx, 1 - dx)
91
92
93 def costruisci_anello(E, I_pop, seed):
94     dmat = dist_circ(xi[:, None] - xi[None, :])
95     prob_ee = np.exp(-dmat**2 / (2*sigma_exc**2))
96     prob_ee[dmat > CUTOFF_LOCALE] = 0.0
97     np.fill_diagonal(prob_ee, 0)
98     rng = np.random.RandomState(seed)
99     mask_ee = rng.rand(N_E, N_E) < prob_ee
100     i_idx, j_idx = np.nonzero(mask_ee)
101
102     syn_ee = Synapses(E, E, on_pre='g_nmda_post += w_ee_nmda')
103     syn_ee.connect(i=i_idx, j=j_idx)
104     syn_ei = Synapses(E, I_pop, on_pre='v_post += w_exc')
105     syn_ei.connect(p=p_conn)
106     syn_ie = Synapses(I_pop, E, on_pre='v_post -= w_inh')
107     syn_ie.connect(p=p_conn)
108     syn_ii = Synapses(I_pop, I_pop, on_pre='v_post -= w_inh')
109     syn_ii.connect(condition='i!=j', p=p_conn)
110     return syn_ee, syn_ei, syn_ie, syn_ii
111
112
113 syn_ee_A, syn_ei_A, syn_ie_A, syn_ii_A = costruisci_anello(A_E, A_I, seed=0)
114 syn_ee_B, syn_ei_B, syn_ie_B, syn_ii_B = costruisci_anello(B_E, B_I, seed=1)
115
116 tau_stdp = 20*ms
117 A_ltp = 0.15*mV
118 A_ltd = 0.15*mV
119 w_max = 5.0*mV
120 w_min = 0*mV
121 w_init = 1.5*mV
122 sigma_inter = 0.08
123 p_inter_picco = 0.5
124
125 # interruttore di trasmissione: "gate" azzera SIA v_post += w*gate SIA
126 # l'aggiornamento STDP nello stesso istante -- quando gate=0 la sinapsi
127 # e' elettricamente sconnessa, non solo "non plastica"
128 stdp_model = '''
129 w : volt
130 dapre/dt = -apre/tau_stdp : volt (event-driven)
131 dapost/dt = -apost/tau_stdp : volt (event-driven)
132 gate : 1 (shared)
133 '''
134 stdp_on_pre = '''
135 v_post += w*gate
136 apre += A_ltp*gate
137 w = clip(w+apost*gate, w_min, w_max)
138 '''
139 stdp_on_post = '''
140 apost -= A_ltd*gate
141 w = clip(w+apre*gate, w_min, w_max)
142 '''
143
144 syn_ab = Synapses(A_E, B_E, model=stdp_model, on_pre=stdp_on_pre, on_post=stdp_on_post)
145 dmat_inter = dist_circ(xi[:, None] - xi[None, :])
146 prob_inter = p_inter_picco * np.exp(-dmat_inter**2 / (2*sigma_inter**2))
147 rng_inter = np.random.RandomState(2)
148 mask_inter = rng_inter.rand(N_E, N_E) < prob_inter
149 i_inter, j_inter = np.nonzero(mask_inter)
150 syn_ab.connect(i=i_inter, j=j_inter)
151 syn_ab.w = w_init
152 syn_ab.gate = 1
153 print(f"Sinapsi inter-anello A->B create: {len(syn_ab)} (peso iniziale {w_init})")

```

```

154 syn_ba = Synapses(B_E, A_E, model=stdp_model, on_pre=stdp_on_pre, on_post=stdp_on_post)
155 mask_inter_ba = rng_inter.rand(N_E, N_E) < probab_inter
156 i_inter_ba, j_inter_ba = np.nonzero(mask_inter_ba)
157 syn_ba.connect(i=i_inter_ba, j=j_inter_ba)
158 syn_ba.w = w_init
159 syn_ba.gate = 0
160 print(f"Sinapsi inter-anello B->A create: {len(syn_ba)} (peso iniziale {w_init})")
161
162
163 spikes = SpikeMonitor(neurons)
164
165 MESSAGGIO = 0.3
166 larghezza_stimolo = 0.05
167 peso_stim = np.exp(-dist_circ(xi - MESSAGGIO)**2 / (2*larghezza_stimolo**2))
168 gruppo_stim = np.where(peso_stim > 0.5)[0]
169 print(f"Neuroni stimolati (vicino a x={MESSAGGIO}): {len(gruppo_stim)}")
170
171 N_CICLI = 60
172 T_STIM = 60*ms
173 T_PAUSA = 940*ms
174
175 print(f"\nTraining: {N_CICLI} turni alternati A/B/A/B/..., interruttore di "
176       f"trasmissione: mai entrambi i canali connessi nello stesso istante "
177       f"({(T_STIM+T_PAUSA)*N_CICLI/ms:.0f}ms totali)")
178
179 turni = []
180 t_corrente = 0*ms
181 for ciclo in range(N_CICLI):
182     turno = 'A' if ciclo % 2 == 0 else 'B'
183     turni.append((turno, t_corrente/ms))
184     if turno == 'A':
185         syn_ab.gate = 1
186         syn_ba.gate = 0
187         A_E.I[gruppo_stim] = 15*mV/ms
188         run(T_STIM)
189         A_E.I[:] = 0*mV/ms
190     else:
191         syn_ab.gate = 0
192         syn_ba.gate = 1
193         B_E.I[gruppo_stim] = 15*mV/ms
194         run(T_STIM)
195         B_E.I[:] = 0*mV/ms
196     run(T_PAUSA)
197     t_corrente += T_STIM + T_PAUSA
198     if ciclo % 10 == 0 or ciclo == N_CICLI-1:
199         n_a_finora = int((spikes.i < N_E).sum())
200         n_b_finora = int(((spikes.i >= N_ring) & (spikes.i < N_ring+N_E)).sum())
201         print(f" ciclo {ciclo:3d}/{N_CICLI} (turno {turno}): "
202               f"A->B peso medio={np.mean(syn_ab.w)/mV:.3f}mV max={np.max(syn_ab.w)/mV:.3f}mV |
203               "
204               f"B->A peso medio={np.mean(syn_ba.w)/mV:.3f}mV max={np.max(syn_ba.w)/mV:.3f}mV |
205               "
206               f"spike finora A={n_a_finora} B={n_b_finora}")
207
208 print("\nTraining completato.")
209
210 fig, axes = subplots(3, 1, figsize=(11, 9))
211
212 subplot(3, 1, 1)
213 mask_a = spikes.i < N_E
214 mask_b = (spikes.i >= N_ring) & (spikes.i < N_ring+N_E)
215 plot(spikes.t[mask_a]/ms, spikes.i[mask_a], '.', color='C0', markersize=1.5, label='A (E)')
216 plot(spikes.t[mask_b]/ms, spikes.i[mask_b]-N_ring, '.', color='C3', markersize=1.5, label='B
217       (E)')
218 xlabel('Tempo (ms)')
219 ylabel('Indice neurone')
220 title(f'Raster completo: {N_CICLI} turni, interruttore di trasmissione (x={MESSAGGIO})')
221 legend(loc='upper right', fontsize=8, markerscale=6)

```

```

219 subplot(3, 1, 2)
220 t_fine = 8 * (T_STIM+T_PAUSA)/ms
221 mask_a_fine = mask_a & (spikes.t/ms < t_fine)
222 mask_b_fine = mask_b & (spikes.t/ms < t_fine)
223 plot(spikes.t[mask_a_fine]/ms, spikes.i[mask_a_fine], '.', color='C0', markersize=3, label='
224 A (E)')
225 plot(spikes.t[mask_b_fine]/ms, spikes.i[mask_b_fine]-N_ring, '.', color='C3', markersize=3,
226 label='B (E)')
227 xlabel('Tempo (ms)')
228 ylabel('Indice neurone')
229 title('Dettaglio: primi turni (inizio training)')
230 legend(loc='upper right', fontsize=8, markerscale=4)
231
232 subplot(3, 1, 3)
233 t_tardi = (N_CICLI-8) * (T_STIM+T_PAUSA)/ms
234 mask_a_tardi = mask_a & (spikes.t/ms > t_tardi)
235 mask_b_tardi = mask_b & (spikes.t/ms > t_tardi)
236 plot(spikes.t[mask_a_tardi]/ms, spikes.i[mask_a_tardi], '.', color='C0', markersize=3, label='
237 A (E)')
238 plot(spikes.t[mask_b_tardi]/ms, spikes.i[mask_b_tardi]-N_ring, '.', color='C3', markersize
239 =3, label='B (E)')
240 xlabel('Tempo (ms)')
241 ylabel('Indice neurone')
242 title('Dettaglio: ultimi turni (fine training)')
243 legend(loc='upper right', fontsize=8, markerscale=4)
244
245 tight_layout()
246 savefig('dialogo_spiking_bidirezionale_interruttore.png', dpi=150)
247 print("\nGrafico salvato in dialogo_spiking_bidirezionale_interruttore.png")
248
249 ciclo_ms = (T_STIM+T_PAUSA)/ms
250
251 def valuta_canale(lettera_turno, mask_dest, n_turni_eval, escludi_diretto):
252     subset = [t0 for (l, t0) in turni if l == lettera_turno]
253     primi = subset[:n_turni_eval]
254     ultimi = subset[-n_turni_eval:]
255
256     def conta(lista_inizio):
257         n_tot = 0
258         posizioni = []
259         for t0 in lista_inizio:
260             fin = t0 + ciclo_ms
261             m = mask_dest & (spikes.t/ms >= t0) & (spikes.t/ms < fin)
262             if escludi_diretto:
263                 m = m & (spikes.t/ms >= t0 + 20)
264             idx = spikes.i[m]
265             if lettera_turno == 'A':
266                 idx = idx - N_ring
267             n_tot += m.sum()
268             posizioni.extend(list(xi[idx % N_E]))
269         centro = None
270         if posizioni:
271             centro = float(np.angle(np.mean(np.exp(2j*np.pi*np.array(posizioni)))) / (2*np.pi)
272                 % 1.0)
273         return n_tot, centro
274
275     return conta(primi), conta(ultimi)
276
277 print("\n" + "*"70)
278 print("VALUTAZIONE: turni 'A' -- B risponde? (canale A->B connesso)")
279 print(" "*"70)
280 (n_i, c_i), (n_f, c_f) = valuta_canale('A', mask_b, 5, escludi_diretto=False)
281 print(f" Primi 5 turni A: {n_i} spike di B, centro=({'N/A' if c_i is None else f'{c_i:.3f}'}
282     })")
283 print(f" Ultimi 5 turni A: {n_f} spike di B, centro=({'N/A' if c_f is None else f'{c_f:.3f}

```

```

    }')})")
281 print(f" Peso medio A->B: {np.mean(syn_ab.w)/mV:.3f}mV (iniziale {w_init/mV:.3f}mV)")
282
283 print("\n" + "*"70)
284 print("VALUTAZIONE: turni 'B' -- A risponde? (canale B->A connesso, A->B "
285       "completamente sconnesso in questo turno)")
286 print("="*70)
287 (n_i, c_i), (n_f, c_f) = valuta_canale('B', mask_a, 5, escludi_diretto=True)
288 print(f" Primi 5 turni B: {n_i} spike di A (>20ms dall'inizio turno), centro=({'N/A' if c_i
      is None else f'{c_i:.3f}'))")
289 print(f" Ultimi 5 turni B: {n_f} spike di A (>20ms dall'inizio turno), centro=({'N/A' if c_f
      is None else f'{c_f:.3f}'))")
290 print(f" Peso medio B->A: {np.mean(syn_ba.w)/mV:.3f}mV (iniziale {w_init/mV:.3f}mV) max={np.
      max(syn_ba.w)/mV:.3f}mV")
291
292 n_a_tot = int(mask_a.sum())
293 n_b_tot = int(mask_b.sum())
294 print(f"\nSpike totali sull'intera simulazione: A={n_a_tot}, B={n_b_tot} "
295       f"(atteso: centinaia/migliaia se stabile; milioni se esplosione)")
296 if n_a_tot > 200000 or n_b_tot > 200000:
297     print(" >>> ESPLOSIONE: anche con l'interruttore di trasmissione il "
298           "sistema e' instabile. <<<")
299 elif n_f > n_i and n_f > 2:
300     print(" >>> Stabile E A mostra attivita' crescente nei turni B: "
301           "possibile segnale causale reale, finalmente senza confondimenti "
302           "ne' esplosioni. <<<")
303 elif n_i == 0 and n_f == 0:
304     print(" >>> Stabile ma zero spike di A nei turni B: nessuna "
305           "trasmissione causale rilevabile, anche eliminando ogni "
306           "possibilita' di interferenza dall'altro canale. <<<")
307 else:
308     print(" >>> Stabile, segnale debole o non chiaramente crescente. <<<")

```

Codice sorgente: diagnosi_unidirezionale_pesi_forti.py

```

1  """
2  Test diagnostico rapido: l'esplosione vista in ogni tentativo di
3  bidirezionalita' dalla sezione 5.9 in poi e' davvero causata dalla
4  bidirezionalita' (due anelli mutuamente accoppiati), o semplicemente dal
5  fatto che w_init/w_max sono stati alzati (3.5mV/8.0mV, dal tentativo 3 in
6  poi) rispetto ai valori originali stabili di dialogo_spiking.py (sezione
7  5.7: w_init=1.5mV, w_max=5.0mV) e mai piu' riportati indietro nei
8  tentativi successivi?
9
10 Qui si ripete l'identica configurazione UNIDIREZIONALE di dialogo_
11 spiking.py (solo A->B, nessun canale di ritorno, esattamente come nella
12 sezione 5.7 gia' verificata stabile), ma con i pesi "forti" (w_init=3.5mV,
13 w_max=8.0mV) e la stessa cadenza piu' lenta usata nei tentativi di
14 bidirezionalita' (T_STIM=60ms, T_PAUSA=940ms, 60 ripetizioni, 60 secondi
15 totali). Se ANCHE questo canale puramente feedforward esplode, la causa
16 vera non e' la retroazione tra i due anelli ma semplicemente l'aver
17 alzato il tetto dei pesi senza piu' riabbassarlo.
18 """
19
20 from brian2 import *
21
22 start_scope()
23
24 N_E = 100
25 N_I = 25
26 N_ring = N_E + N_I
27
28 a = 0.02/ms
29 b = 0.2/ms
30 c = -65*mV
31 d = 6*mV/ms
32 tau_nmda = 100*ms

```

```

33 eqs = '''
34 dv/dt = (0.04/mV*v**2 + 5*v + 140*mV)/ms - u + I + g_nmda - adapt : volt
35 du/dt = a*(b*v - u) : volt/second
36 dg_nmda/dt = -g_nmda/tau_nmda : volt/second
37 dadapt/dt = -adapt/tau_adapt_pop : volt/second
38 I : volt/second
39 x : 1
40 '''
41
42 tau_adapt_pop = 200*ms
43 gain_adapt_pop = 0.15*mV/ms
44
45 neurons = NeuronGroup(2*N_ring, eqs, threshold='v > 30*mV',
46                      reset='v = c; u += d; adapt += gain_adapt_pop',
47                      method='euler')
48 neurons.v = -65*mV + 5*mV*randn(2*N_ring)
49 neurons.u = b * neurons.v[:]
50 neurons.I = 0*mV/ms
51 neurons.g_nmda = 0*mV/ms
52 neurons.adapt = 0*mV/ms
53
54 A_E = neurons[:N_E]
55 A_I = neurons[N_E:N_ring]
56 B_E = neurons[N_ring:N_ring+N_E]
57 B_I = neurons[N_ring+N_E:]
58
59 xi = np.arange(N_E) / N_E
60 A_E.x = xi
61 B_E.x = xi
62
63 background = PoissonGroup(2*N_ring, rates=400*Hz)
64 bg_syn = Synapses(background, neurons, on_pre='v_post += 2.0*mV')
65 bg_syn.connect(j='i')
66
67 sigma_exc = 0.05
68 CUTOFF_LOCALE = 3 * sigma_exc
69 w_ee_nmda = 0.325*mV/ms
70 p_conn = 0.15
71 w_exc = 1.0*mV
72 w_inh = 10.0*mV
73
74
75 def dist_circ(dx):
76     dx = abs(dx)
77     return np.minimum(dx, 1 - dx)
78
79
80 def costruisci_anello(E, I_pop, seed):
81     dmat = dist_circ(xi[:, None] - xi[None, :])
82     prob_ee = np.exp(-dmat**2 / (2*sigma_exc**2))
83     prob_ee[dmat > CUTOFF_LOCALE] = 0.0
84     np.fill_diagonal(prob_ee, 0)
85     rng = np.random.RandomState(seed)
86     mask_ee = rng.rand(N_E, N_E) < prob_ee
87     i_idx, j_idx = np.nonzero(mask_ee)
88     syn_ee = Synapses(E, E, on_pre='g_nmda_post += w_ee_nmda')
89     syn_ee.connect(i=i_idx, j=j_idx)
90     syn_ei = Synapses(E, I_pop, on_pre='v_post += w_exc')
91     syn_ei.connect(p=p_conn)
92     syn_ie = Synapses(I_pop, E, on_pre='v_post -= w_inh')
93     syn_ie.connect(p=p_conn)
94     syn_ii = Synapses(I_pop, I_pop, on_pre='v_post -= w_inh')
95     syn_ii.connect(condition='i!=j', p=p_conn)
96     return syn_ee, syn_ei, syn_ie, syn_ii
97
98
99 syn_ee_A, syn_ei_A, syn_ie_A, syn_ii_A = costruisci_anello(A_E, A_I, seed=0)
100 syn_ee_B, syn_ei_B, syn_ie_B, syn_ii_B = costruisci_anello(B_E, B_I, seed=1)

```

```

101 tau_stdp = 20*ms
102 A_ltp = 0.15*mV
103 A_ltd = 0.15*mV
104 w_max = 8.0*mV # "forte", come nei tentativi bidirezionali con interruttore
105 w_min = 0*mV
106 w_init = 3.5*mV # "forte", idem
107
108
109 stdp_model = '''
110 w : volt
111 dapre/dt = -apre/tau_stdp : volt (event-driven)
112 dapost/dt = -apost/tau_stdp : volt (event-driven)
113 '''
114 stdp_on_pre = '''
115 v_post += w
116 apre += A_ltp
117 w = clip(w+apost, w_min, w_max)
118 '''
119 stdp_on_post = '''
120 apost -= A_ltd
121 w = clip(w+apre, w_min, w_max)
122 '''
123
124 syn_ab = Synapses(A_E, B_E, model=stdp_model, on_pre=stdp_on_pre, on_post=stdp_on_post)
125 dmat_inter = dist_circ(xi[:, None] - xi[None, :])
126 sigma_inter = 0.08
127 p_inter_picco = 0.5
128 prob_inter = p_inter_picco * np.exp(-dmat_inter**2 / (2*sigma_inter**2))
129 rng_inter = np.random.RandomState(2)
130 mask_inter = rng_inter.rand(N_E, N_E) < prob_inter
131 i_inter, j_inter = np.nonzero(mask_inter)
132 syn_ab.connect(i=i_inter, j=j_inter)
133 syn_ab.w = w_init
134 print(f"Sinapsi inter-anello A->B (SOLO questo verso, nessun B->A): {len(syn_ab)} "
135       f"(peso iniziale {w_init}, tetto {w_max})")
136
137 spikes = SpikeMonitor(neurons)
138
139 MESSAGGIO = 0.3
140 larghezza_stimolo = 0.05
141 peso_stim = np.exp(-dist_circ(xi - MESSAGGIO)**2 / (2*larghezza_stimolo**2))
142 gruppo_stim = np.where(peso_stim > 0.5)[0]
143
144 N_RIPETIZIONI = 60
145 T_STIM = 60*ms
146 T_PAUSA = 940*ms # stessa cadenza lenta dei tentativi di bidirezionalita'
147
148 print(f"\nTraining: {N_RIPETIZIONI} ripetizioni, SOLO canale A->B, "
149       f"stessa cadenza dei test bidirezionali ({(T_STIM+T_PAUSA)*N_RIPETIZIONI/ms:.0f}ms"
150       f"totali)")
151
152 for rep in range(N_RIPETIZIONI):
153     A_E.I[gruppo_stim] = 15*mV/ms
154     run(T_STIM)
155     A_E.I[:] = 0*mV/ms
156     run(T_PAUSA)
157     if rep % 10 == 0 or rep == N_RIPETIZIONI-1:
158         n_a = int((spikes.i < N_E).sum())
159         n_b = int(((spikes.i >= N_ring) & (spikes.i < N_ring+N_E)).sum())
160         print(f"ripetizione {rep:3d}/{N_RIPETIZIONI}: "
161               f"A->B peso medio={np.mean(syn_ab.w)/mV:.3f}mV max={np.max(syn_ab.w)/mV:.3f}mV | "
162               f"spike finora A={n_a} B={n_b}")
163
164 print("\nTraining completato.")
165 n_a_tot = int((spikes.i < N_E).sum())
166 n_b_tot = int(((spikes.i >= N_ring) & (spikes.i < N_ring+N_E)).sum())
167 print(f"\nSpike totali: A={n_a_tot}, B={n_b_tot} ")

```

```

167         f"(atteso migliaia se stabile come in 5.7; milioni se esplosione)")
168     if n_a_tot > 200000 or n_b_tot > 200000:
169         print(">>> ESPLOSIONE anche in un canale PURAMENTE UNIDIREZIONALE: "
170               "la causa e' il tetto dei pesi alzato (w_max=8mV), NON la "
171               "bidirezionalita' in se'. <<<")
172     else:
173         print(">>> Stabile: il canale unidirezionale con pesi forti regge. "
174               "L'esplosione nei test bidirezionali e' quindi davvero legata "
175               "alla retroazione tra i due anelli, non solo al tetto dei pesi. <<<")

```

Codice sorgente: dialogo_spiking_bidirezionale_interruttore_mc.py

```

1  """
2  Nono tentativo sulla bidirezionalita' spiking, e primo con un vero cambio
3  di architettura di circuito (non solo di parametri o di plasticita').
4
5  Diagnosi accumulata nelle sezioni 5.8-5.12: il canale B->A, quando
6  elettricamente sempre attivo insieme al canale A->B (entrambi sempre
7  "connessi", solo la PLASTICITA' era stata disattivata a turni in 5.9),
8  o non ha alcun effetto misurabile, o -- se reso abbastanza forte da
9  averne uno -- fa collassare l'intero sistema in un'esplosione di scarica
10 continua (5.12: ablazione statica e silenziamento attivo, entrambi
11 esplosi). L'ipotesi che emerge: il problema non e' la forza del canale
12 B->A in se', ma il fatto che A->B e B->A restano SEMPRE ENTRAMBI
13 elettricamente connessi -- due anelli NMDA-sostenuti mutuamente
14 eccitatori formano un anello di retroazione positiva che, sopra una
15 certa soglia di guadagno combinato, non ha un punto di equilibrio
16 stabile.
17
18 Soluzione provata qui: un vero INTERRUETTORE DI TRASMISSIONE (non solo di
19 plasticita'). Una variabile "gate" condivisa per ciascuna sinapsi
20 inter-anello, che azzerava CONTEMPORANEAMENTE sia l'effetto post-sinaptico
21 (v_post += w*gate) sia l'aggiornamento STDP, non solo l'aggiornamento
22 STDP come nel gating della sezione 5.9. Durante i turni 'A': gate_ab=1
23 (A->B trasmette e impara normalmente, come in 5.7), gate_ba=0 (B->A e'
24 elettricamente SCONNESSA, non solo "non plastica" -- il ciclo di
25 retroazione e' matematicamente impossibile in questo turno). Durante i
26 turni 'B': gate_ab=0, gate_ba=1 (il verso opposto). I due anelli non sono
27 MAI entrambi accoppiati bidirezionalmente nello stesso istante -- ad ogni
28 dato momento il sistema e' una rete feedforward a senso unico, la stessa
29 architettura gia' verificata stabile in 5.7.
30 """
31
32 import sys
33 from brian2 import *
34
35 SEED = int(sys.argv[1])
36 start_scope()
37 seed(SEED)
38
39 N_E = 100
40 N_I = 25
41 N_ring = N_E + N_I
42
43 a = 0.02/ms
44 b = 0.2/ms
45 c = -65*mV
46 d = 6*mV/ms
47 tau_nmda = 100*ms
48
49 eqs = '''
50 dv/dt = (0.04/mV*v**2 + 5*v + 140*mV)/ms - u + I + g_nmda - adapt : volt
51 du/dt = a*(b*v - u) : volt/second
52 dg_nmda/dt = -g_nmda/tau_nmda : volt/second
53 dadapt/dt = -adapt/tau_adapt_pop : volt/second
54 I : volt/second
55 x : 1

```



```

56     '''
57
58     tau_adapt_pop = 200*ms
59     gain_adapt_pop = 0.15*mV/ms
60
61     neurons = NeuronGroup(2*N_ring, eqs, threshold='v > 30*mV',
62                          reset='v = c; u += d; adapt += gain_adapt_pop',
63                          method='euler')
64     neurons.v = -65*mV + 5*mV*randn(2*N_ring)
65     neurons.u = b * neurons.v[:]
66     neurons.I = 0*mV/ms
67     neurons.g_nmda = 0*mV/ms
68     neurons.adapt = 0*mV/ms
69
70     A_E = neurons[:N_E]
71     A_I = neurons[N_E:N_ring]
72     B_E = neurons[N_ring:N_ring+N_E]
73     B_I = neurons[N_ring+N_E:]
74
75     xi = np.arange(N_E) / N_E
76     A_E.x = xi
77     B_E.x = xi
78
79     background = PoissonGroup(2*N_ring, rates=400*Hz)
80     bg_syn = Synapses(background, neurons, on_pre='v_post += 2.0*mV')
81     bg_syn.connect(j='i')
82
83     sigma_exc = 0.05
84     CUTOFF_LOCALE = 3 * sigma_exc
85     w_ee_nmda = 0.325*mV/ms
86     p_conn = 0.15
87     w_exc = 1.0*mV
88     w_inh = 10.0*mV
89
90
91     def dist_circ(dx):
92         dx = abs(dx)
93         return np.minimum(dx, 1 - dx)
94
95
96     def costruisci_anello(E, I_pop, seed):
97         dmat = dist_circ(xi[:, None] - xi[None, :])
98         prob_ee = np.exp(-dmat**2 / (2*sigma_exc**2))
99         prob_ee[dmat > CUTOFF_LOCALE] = 0.0
100        np.fill_diagonal(prob_ee, 0)
101        rng = np.random.RandomState(seed)
102        mask_ee = rng.rand(N_E, N_E) < prob_ee
103        i_idx, j_idx = np.nonzero(mask_ee)
104
105        syn_ee = Synapses(E, E, on_pre='g_nmda_post += w_ee_nmda')
106        syn_ee.connect(i=i_idx, j=j_idx)
107        syn_ei = Synapses(E, I_pop, on_pre='v_post += w_exc')
108        syn_ei.connect(p=p_conn)
109        syn_ie = Synapses(I_pop, E, on_pre='v_post -= w_inh')
110        syn_ie.connect(p=p_conn)
111        syn_ii = Synapses(I_pop, I_pop, on_pre='v_post -= w_inh')
112        syn_ii.connect(condition='i!=j', p=p_conn)
113        return syn_ee, syn_ei, syn_ie, syn_ii
114
115
116     syn_ee_A, syn_ei_A, syn_ie_A, syn_ii_A = costruisci_anello(A_E, A_I, seed=1000+SEED)
117     syn_ee_B, syn_ei_B, syn_ie_B, syn_ii_B = costruisci_anello(B_E, B_I, seed=2000+SEED)
118
119     tau_stdp = 20*ms
120     A_ltp = 0.15*mV
121     A_ltd = 0.15*mV
122     w_max = 5.0*mV
123     w_min = 0*mV

```

```

124 w_init = 1.5*mV
125 sigma_inter = 0.08
126 p_inter_picco = 0.5
127
128 # interruttore di trasmissione: "gate" azzerata SIA v_post += w*gate SIA
129 # l'aggiornamento STDP nello stesso istante -- quando gate=0 la sinapsi
130 # e' elettricamente sconnessa, non solo "non plastica"
131 stdp_model = '''
132 w : volt
133 dapre/dt = -apre/tau_stdp : volt (event-driven)
134 dapost/dt = -apost/tau_stdp : volt (event-driven)
135 gate : 1 (shared)
136 '''
137 stdp_on_pre = '''
138 v_post += w*gate
139 apre += A_ltp*gate
140 w = clip(w+apost*gate, w_min, w_max)
141 '''
142 stdp_on_post = '''
143 apost -= A_ltd*gate
144 w = clip(w+apre*gate, w_min, w_max)
145 '''
146
147 syn_ab = Synapses(A_E, B_E, model=stdp_model, on_pre=stdp_on_pre, on_post=stdp_on_post)
148 dmat_inter = dist_circ(xi[:, None] - xi[None, :])
149 prob_inter = p_inter_picco * np.exp(-dmat_inter**2 / (2*sigma_inter**2))
150 rng_inter = np.random.RandomState(3000+SEED)
151 mask_inter = rng_inter.rand(N_E, N_E) < prob_inter
152 i_inter, j_inter = np.nonzero(mask_inter)
153 syn_ab.connect(i=i_inter, j=j_inter)
154 syn_ab.w = w_init
155 syn_ab.gate = 1
156 print(f"Sinapsi inter-anello A->B create: {len(syn_ab)} (peso iniziale {w_init})")
157
158 syn_ba = Synapses(B_E, A_E, model=stdp_model, on_pre=stdp_on_pre, on_post=stdp_on_post)
159 mask_inter_ba = rng_inter.rand(N_E, N_E) < prob_inter
160 i_inter_ba, j_inter_ba = np.nonzero(mask_inter_ba)
161 syn_ba.connect(i=i_inter_ba, j=j_inter_ba)
162 syn_ba.w = w_init
163 syn_ba.gate = 0
164 print(f"Sinapsi inter-anello B->A create: {len(syn_ba)} (peso iniziale {w_init})")
165
166 spikes = SpikeMonitor(neurons)
167
168 MESSAGGIO = 0.3
169 larghezza_stimolo = 0.05
170 peso_stim = np.exp(-dist_circ(xi - MESSAGGIO)**2 / (2*larghezza_stimolo**2))
171 gruppo_stim = np.where(peso_stim > 0.5)[0]
172 print(f"Neuroni stimolati (vicino a x={MESSAGGIO}): {len(gruppo_stim)}")
173
174 N_CICLI = 60
175 T_STIM = 60*ms
176 T_PAUSA = 940*ms
177
178 print(f"\nTraining: {N_CICLI} turni alternati A/B/A/B/..., interruttore di "
179       f"trasmissione: mai entrambi i canali connessi nello stesso istante "
180       f"({(T_STIM+T_PAUSA)*N_CICLI/ms:.0f}ms totali)")
181
182 turni = []
183 t_corrente = 0*ms
184 for ciclo in range(N_CICLI):
185     turno = 'A' if ciclo % 2 == 0 else 'B'
186     turni.append((turno, t_corrente/ms))
187     if turno == 'A':
188         syn_ab.gate = 1
189         syn_ba.gate = 0
190         A_E.I[gruppo_stim] = 15*mV/ms
191     run(T_STIM)

```

```

192     A_E.I[:] = 0*mV/ms
193     else:
194         syn_ab.gate = 0
195         syn_ba.gate = 1
196         B_E.I[gruppo_stim] = 15*mV/ms
197         run(T_STIM)
198         B_E.I[:] = 0*mV/ms
199     run(T_PAUSA)
200     t_corrente += T_STIM + T_PAUSA
201     if ciclo % 10 == 0 or ciclo == N_CICLI-1:
202         n_a_finora = int((spikes.i < N_E).sum())
203         n_b_finora = int((spikes.i >= N_ring) & (spikes.i < N_ring+N_E)).sum())
204         print(f" ciclo {ciclo:3d}/{N_CICLI} (turno {turno}): "
205               f"A->B peso medio={np.mean(syn_ab.w)/mV:.3f}mV max={np.max(syn_ab.w)/mV:.3f}mV |
206               "
207               f"B->A peso medio={np.mean(syn_ba.w)/mV:.3f}mV max={np.max(syn_ba.w)/mV:.3f}mV |
208               "
209               f"spike finora A={n_a_finora} B={n_b_finora}")
210
211 print("\nTraining completato.")
212
213 fig, axes = subplots(3, 1, figsize=(11, 9))
214
215 subplot(3, 1, 1)
216 mask_a = spikes.i < N_E
217 mask_b = (spikes.i >= N_ring) & (spikes.i < N_ring+N_E)
218 plot(spikes.t[mask_a]/ms, spikes.i[mask_a], '.', color='C0', markersize=1.5, label='A (E)')
219 plot(spikes.t[mask_b]/ms, spikes.i[mask_b]-N_ring, '.', color='C3', markersize=1.5, label='B (E)')
220 xlabel('Tempo (ms)')
221 ylabel('Indice neurone')
222 title(f'Raster completo: {N_CICLI} turni, interruttore di trasmissione (x={MESSAGGIO})')
223 legend(loc='upper right', fontsize=8, markerscale=6)
224
225 subplot(3, 1, 2)
226 t_fine = 8 * (T_STIM+T_PAUSA)/ms
227 mask_a_fine = mask_a & (spikes.t/ms < t_fine)
228 mask_b_fine = mask_b & (spikes.t/ms < t_fine)
229 plot(spikes.t[mask_a_fine]/ms, spikes.i[mask_a_fine], '.', color='C0', markersize=3, label='A (E)')
230 plot(spikes.t[mask_b_fine]/ms, spikes.i[mask_b_fine]-N_ring, '.', color='C3', markersize=3, label='B (E)')
231 xlabel('Tempo (ms)')
232 ylabel('Indice neurone')
233 title('Dettaglio: primi turni (inizio training)')
234 legend(loc='upper right', fontsize=8, markerscale=4)
235
236 subplot(3, 1, 3)
237 t_tardi = (N_CICLI-8) * (T_STIM+T_PAUSA)/ms
238 mask_a_tardi = mask_a & (spikes.t/ms > t_tardi)
239 mask_b_tardi = mask_b & (spikes.t/ms > t_tardi)
240 plot(spikes.t[mask_a_tardi]/ms, spikes.i[mask_a_tardi], '.', color='C0', markersize=3, label='A (E)')
241 plot(spikes.t[mask_b_tardi]/ms, spikes.i[mask_b_tardi]-N_ring, '.', color='C3', markersize=3, label='B (E)')
242 xlabel('Tempo (ms)')
243 ylabel('Indice neurone')
244 title('Dettaglio: ultimi turni (fine training)')
245 legend(loc='upper right', fontsize=8, markerscale=4)
246
247 tight_layout()
248 savefig('dialogo_spiking_bidirezionale_interruttore.png', dpi=150)
249 print("\nGrafico salvato in dialogo_spiking_bidirezionale_interruttore.png")
250
251 ciclo_ms = (T_STIM+T_PAUSA)/ms
252
253 def valuta_canale(lettera_turno, mask_dest, n_turni_eval, escludi_diretto):

```

```

253 subset = [t0 for (l, t0) in turni if l == lettera_turno]
254 primi = subset[:n_turni_eval]
255 ultimi = subset[-n_turni_eval:]
256
257 def conta(lista_inizio):
258     n_tot = 0
259     posizioni = []
260     for t0 in lista_inizio:
261         fin = t0 + ciclo_ms
262         m = mask_dest & (spikes.t/ms >= t0) & (spikes.t/ms < fin)
263         if escludi_diretto:
264             m = m & (spikes.t/ms >= t0 + 20)
265         idx = spikes.i[m]
266         if lettera_turno == 'A':
267             idx = idx - N_ring
268         n_tot += m.sum()
269         posizioni.extend(list(xi[idx % N_E]))
270     centro = None
271     if posizioni:
272         centro = float(np.angle(np.mean(np.exp(2j*np.pi*np.array(posizioni)))) / (2*np.pi)
273                        % 1.0)
274     return n_tot, centro
275
276 return conta(primi), conta(ultimi)
277
278 print("\n" + "="*70)
279 print("VALUTAZIONE: turni 'A' -- B risponde? (canale A->B connesso)")
280 print("="*70)
281 (n_i, c_i), (n_f, c_f) = valuta_canale('A', mask_b, 5, escludi_diretto=False)
282 print(f" Primi 5 turni A: {n_i} spike di B, centro=({'N/A' if c_i is None else f'{c_i:.3f}'}")
283       {f" Ultimi 5 turni A: {n_f} spike di B, centro=({'N/A' if c_f is None else f'{c_f:.3f}'}")
284       {f" Peso medio A->B: {np.mean(syn_ab.w)/mV:.3f}mV (iniziale {w_init/mV:.3f}mV)")
285
286 print("\n" + "="*70)
287 print("VALUTAZIONE: turni 'B' -- A risponde? (canale B->A connesso, A->B "
288       "completamente sconnesso in questo turno)")
289 print("="*70)
290 (n_i, c_i), (n_f, c_f) = valuta_canale('B', mask_a, 5, escludi_diretto=True)
291 print(f" Primi 5 turni B: {n_i} spike di A (>20ms dall'inizio turno), centro=({'N/A' if c_i
292       is None else f'{c_i:.3f}'}")
293 print(f" Ultimi 5 turni B: {n_f} spike di A (>20ms dall'inizio turno), centro=({'N/A' if c_f
294       is None else f'{c_f:.3f}'}")
295 print(f" Peso medio B->A: {np.mean(syn_ba.w)/mV:.3f}mV (iniziale {w_init/mV:.3f}mV) max={np.
296       max(syn_ba.w)/mV:.3f}mV")
297
298 n_a_tot = int(mask_a.sum())
299 n_b_tot = int(mask_b.sum())
300 print(f"\nSpike totali sull'intera simulazione: A={n_a_tot}, B={n_b_tot} "
301       f"(atteso: centinaia/migliaia se stabile; milioni se esplosione)")
302 if n_a_tot > 200000 or n_b_tot > 200000:
303     print(" >>> ESPLOSIONE: anche con l'interruttore di trasmissione il "
304           "sistema e' instabile. <<<")
305 elif n_f > n_i and n_f > 2:
306     print(" >>> Stabile E A mostra attivita' crescente nei turni B: "
307           "possibile segnale causale reale, finalmente senza confondimenti "
308           "ne' esplosioni. <<<")
309 elif n_i == 0 and n_f == 0:
310     print(" >>> Stabile ma zero spike di A nei turni B: nessuna "
311           "trasmissione causale rilevabile, anche eliminando ogni "
312           "possibilita' di interferenza dall'altro canale. <<<")
313 else:
314     print(" >>> Stabile, segnale debole o non chiaramente crescente. <<<")
315
316 stabile = n_a_tot < 200000 and n_b_tot < 200000
317 (n_ab_primi, _), (n_ab_ultimi, _) = valuta_canale('B', mask_a, 5, escludi_diretto=True)

```

```

315 print(f"MC_RIGA seed={SEED} stabile={int(stabile)} n_a_tot={n_a_tot} n_b_tot={n_b_tot} "
316       f"a_da_b_primi={n_ab_primi} a_da_b_ultimi={n_ab_ultimi}")

```

5.14 Normalizzazione omeostatica: un miglioramento reale, verificato ma non perfetto

Decimo tentativo, l'unica pista rimasta indicata alla fine della sezione 5.13: normalizzazione omeostatica dei pesi sinaptici (synaptic scaling, Turrigiano 1998), mai implementata altrove nel progetto. Ogni neurone *E* stima il proprio tasso di scarica recente tramite una media mobile esponenziale ("ratehat", finestra 500ms); ogni 50ms le sue sinapsi inter-anello in ingresso vengono scalate moltiplicativamente (fattore limitato a $\pm 3\%$ per aggiornamento) per spingere quel tasso verso un bersaglio fisso di 3Hz. A differenza del tetto fisso per-sinapsi (*w_max*, l'unico strumento usato nei tentativi precedenti), questo meccanismo reagisce alla vera conseguenza funzionale -- il tasso di scarica del neurone -- non alla causa nominale. Applicato sopra l'architettura con interruttore di trasmissione della sezione 5.13 (dialogo_spiking_bidirezionale_omeostasi.py).

Sul seed di partenza: stabile per l'intera simulazione di 60 secondi, con attivita' sostanziale e localizzata in entrambe le direzioni a ogni turno. Verifica Monte Carlo su 8 seed indipendenti (stessa metodologia delle sezioni 5.11 e 5.13, con la lezione imparata li' applicata subito): 6 seed su 8 restano stabili secondo la soglia usata in precedenza (meno di 200.000 spike totali), contro il solo 1 seed su 4 dell'interruttore di trasmissione senza omeostasi (sezione 5.13) -- un miglioramento netto e riproducibile della frequenza di stabilita', non un altro colpo di fortuna isolato. Dei due seed rimasti, uno e' esploso in modo classico (301, milioni di spike), l'altro (304) ha mostrato un'attivita' elevata ma non catastrofica (233.000 spike, un ordine di grandezza sotto una vera esplosione) -- un'instabilita' parziale, non un collasso completo.

Sui 6 seed stabili, entrambi i canali mostrano attivita' concreta e sostanziale per l'intera durata del training (decine-centinaia di spike per finestra di valutazione, mai zero), ma la CRESCITA nel corso del training non e' uniformemente monotona: in alcuni seed il canale B->A cresce (es. seed 302: 49->68; seed 307: 39->45), in altri cala leggermente (seed 305: 33->27; seed 306: 161->212 pero' qui cresce). Non e' quindi possibile affermare con sicurezza che la STDP stia rinforzando selettivamente il canale nel tempo -- e' altrettanto plausibile che la comunicazione osservata derivi soprattutto dalla connettivita' innata a caduta gaussiana (lo stesso principio del "bias innato" gia' alla base del successo unidirezionale in 5.7), stabilizzata e resa sostenibile dall'omeostasi, piuttosto che da un vero apprendimento incrementale del canale di ritorno.

Valutazione onesta: la normalizzazione omeostatica e' un miglioramento reale e verificato (dal 25% al 75% di run stabili), non un colpo di fortuna -- ma non e' una soluzione completa. Un seed su otto e' comunque esploso, un altro ha mostrato instabilita' parziale, e la comunicazione bidirezionale osservata nei run stabili non mostra un chiaro segnale di apprendimento incrementale crescente.

Rispetto alla sezione 5.13, l'architettura a doppio anello mutuamente allenato resta strutturalmente vicina al bordo della stabilita' -- l'omeostasi sposta quel bordo in una posizione piu' favorevole, senza eliminarlo del tutto. Sviluppo futuro non tentato: un bersaglio di tasso di scarica per-turno invece che fisso, o un tempo di integrazione della stima di tasso piu' corto per reagire piu' rapidamente alle transizioni tra turni.




Fig. 41 — Interruttore di trasmissione + normalizzazione omeostatica: stabile per 60s sul seed di partenza, con attivita' bidirezionale sostanziale in ogni turno.

Codice sorgente: `dialogo_spiking_bidirezionale_omeostasi.py`

```
1 """
2 Decimo tentativo sulla bidirezionalita' spiking. La sezione 5.13 ha
3 mostrato che l'interruttore di trasmissione (mai i due anelli connessi
4 bidirezionalmente nello stesso istante) non basta da solo: con pesi
5 conservativi il sistema resta sul bordo di un'instabilita' dinamica --
6 3 seed su 4 esplodono comunque. L'unico strumento usato finora per
7 contenere la crescita STDP era un tetto fisso (w_max) sul peso di
8 SINGOLA sinapsi: non impedisce che la somma di MOLTE sinapsi verso lo
9 stesso neurone cresca senza limite.
```

```

10 Tentativo qui: normalizzazione omeostatica (synaptic scaling, Turrigiano
11 1998) -- un meccanismo biologico reale, mai implementato altrove in
12 questo progetto, che regola non il peso di ogni singola sinapsi ma la
13 somma dell'input verso ciascun neurone, sulla base della sua stessa
14 attivita' recente. Ogni neurone E stima il proprio tasso di scarica
15 recente (una media mobile esponenziale, variabile "ratehat"); ogni 50ms,
16 tutte le sue sinapsi inter-anello IN INGRESSO vengono scalate
17 moltiplicativamente in modo da spingere quel tasso verso un bersaglio
18 fisso (target_rate). Se un neurone sta scaricando troppo, le sue sinapsi
19 in ingresso si indeboliscono automaticamente (indipendentemente da quale
20 STDP le abbia rinforzate); se scarica troppo poco, si rinforzano. A
21 differenza del tetto fisso, questo meccanismo reagisce alla vera
22 conseguenza funzionale (il tasso di scarica), non alla causa nominale
23 (il peso per sinapsi) -- l'ipotesi e' che possa impedire il collasso
24 anche quando i pesi individuali restano ben sotto al tetto.
25 """
26
27
28 from brian2 import *
29
30 start_scope()
31
32 N_E = 100
33 N_I = 25
34 N_ring = N_E + N_I
35
36 a = 0.02/ms
37 b = 0.2/ms
38 c = -65*mV
39 d = 6*mV/ms
40 tau_nmda = 100*ms
41
42 tau_adapt_pop = 200*ms
43 gain_adapt_pop = 0.15*mV/ms
44
45 tau_rate_hat = 500*ms # finestra della stima di tasso di scarica per neurone
46
47 eqs = '''
48 dv/dt = (0.04/mV*v**2 + 5*v + 140*mV)/ms - u + I + g_nmda - adapt : volt
49 du/dt = a*(b*v - u) : volt/second
50 dg_nmda/dt = -g_nmda/tau_nmda : volt/second
51 dadapt/dt = -adapt/tau_adapt_pop : volt/second
52 dratehat/dt = -ratehat/tau_rate_hat : Hz
53 I : volt/second
54 x : 1
55 '''
56
57 neurons = NeuronGroup(2*N_ring, eqs, threshold='v > 30*mV',
58                      reset='v = c; u += d; adapt += gain_adapt_pop; ratehat += 1/tau_rate_hat'
59                      ,
60                      method='euler')
61 neurons.v = -65*mV + 5*mV*randn(2*N_ring)
62 neurons.u = b * neurons.v[:]
63 neurons.I = 0*mV/ms
64 neurons.g_nmda = 0*mV/ms
65 neurons.adapt = 0*mV/ms
66 neurons.ratehat = 0*Hz
67
68 A_E = neurons[:N_E]
69 A_I = neurons[N_E:N_ring]
70 B_E = neurons[N_ring:N_ring+N_E]
71 B_I = neurons[N_ring+N_E:]
72
73 xi = np.arange(N_E) / N_E
74 A_E.x = xi
75 B_E.x = xi
76
77 background = PoissonGroup(2*N_ring, rates=400*Hz)

```

```

77 bg_syn = Synapses(background, neurons, on_pre='v_post += 2.0*mV')
78 bg_syn.connect(j='i')
79
80 sigma_exc = 0.05
81 CUTOFF_LOCALE = 3 * sigma_exc
82 w_ee_nmda = 0.325*mV/ms
83 p_conn = 0.15
84 w_exc = 1.0*mV
85 w_inh = 10.0*mV
86
87
88 def dist_circ(dx):
89     dx = abs(dx)
90     return np.minimum(dx, 1 - dx)
91
92
93 def costruisci_anello(E, I_pop, seed):
94     dmat = dist_circ(xi[:, None] - xi[None, :])
95     prob_ee = np.exp(-dmat**2 / (2*sigma_exc**2))
96     prob_ee[dmat > CUTOFF_LOCALE] = 0.0
97     np.fill_diagonal(prob_ee, 0)
98     rng = np.random.RandomState(seed)
99     mask_ee = rng.rand(N_E, N_E) < prob_ee
100     i_idx, j_idx = np.nonzero(mask_ee)
101
102     syn_ee = Synapses(E, E, on_pre='g_nmda_post += w_ee_nmda')
103     syn_ee.connect(i=i_idx, j=j_idx)
104     syn_ei = Synapses(E, I_pop, on_pre='v_post += w_exc')
105     syn_ei.connect(p=p_conn)
106     syn_ie = Synapses(I_pop, E, on_pre='v_post -= w_inh')
107     syn_ie.connect(p=p_conn)
108     syn_ii = Synapses(I_pop, I_pop, on_pre='v_post -= w_inh')
109     syn_ii.connect(condition='i!=j', p=p_conn)
110     return syn_ee, syn_ei, syn_ie, syn_ii
111
112
113 syn_ee_A, syn_ei_A, syn_ie_A, syn_ii_A = costruisci_anello(A_E, A_I, seed=0)
114 syn_ee_B, syn_ei_B, syn_ie_B, syn_ii_B = costruisci_anello(B_E, B_I, seed=1)
115
116 tau_stdp = 20*ms
117 A_ltp = 0.15*mV
118 A_ltd = 0.15*mV
119 w_max = 5.0*mV
120 w_min = 0*mV
121 w_init = 1.5*mV
122 sigma_inter = 0.08
123 p_inter_picco = 0.5
124
125 stdp_model = '''
126 w : volt
127 dapre/dt = -apre/tau_stdp : volt (event-driven)
128 dapost/dt = -apost/tau_stdp : volt (event-driven)
129 gate : 1 (shared)
130 '''
131 stdp_on_pre = '''
132 v_post += w*gate
133 apre += A_ltp*gate
134 w = clip(w+apost*gate, w_min, w_max)
135 '''
136 stdp_on_post = '''
137 apost -= A_ltd*gate
138 w = clip(w+apre*gate, w_min, w_max)
139 '''
140
141 syn_ab = Synapses(A_E, B_E, model=stdp_model, on_pre=stdp_on_pre, on_post=stdp_on_post)
142 dmat_inter = dist_circ(xi[:, None] - xi[None, :])
143 prob_inter = p_inter_picco * np.exp(-dmat_inter**2 / (2*sigma_inter**2))
144 rng_inter = np.random.RandomState(2)

```



```

145 mask_inter = rng_inter.rand(N_E, N_E) < probab_inter
146 i_inter, j_inter = np.nonzero(mask_inter)
147 syn_ab.connect(i=i_inter, j=j_inter)
148 syn_ab.w = w_init
149 syn_ab.gate = 1
150 print(f"Sinapsi inter-anello A->B create: {len(syn_ab)} (peso iniziale {w_init})")
151
152 syn_ba = Synapses(B_E, A_E, model=stdp_model, on_pre=stdp_on_pre, on_post=stdp_on_post)
153 mask_inter_ba = rng_inter.rand(N_E, N_E) < probab_inter
154 i_inter_ba, j_inter_ba = np.nonzero(mask_inter_ba)
155 syn_ba.connect(i=i_inter_ba, j=j_inter_ba)
156 syn_ba.w = w_init
157 syn_ba.gate = 0
158 print(f"Sinapsi inter-anello B->A create: {len(syn_ba)} (peso iniziale {w_init})")
159
160 # --- normalizzazione omeostatica: ogni 50ms, le sinapsi inter-anello in
161 # ingresso a ciascun neurone E vengono scalate per spingere il suo tasso
162 # di scarica recente (ratehat) verso target_rate. Fattore per aggiornamento
163 # limitato a +-3% per evitare oscillazioni, indipendente dal tetto w_max
164 # gia' esistente (che resta come sicurezza aggiuntiva) ---
165 target_rate = 3*Hz
166 fattore_min, fattore_max = 0.97, 1.03
167
168
169 @network_operation(dt=50*ms)
170 def omeostasi():
171     rate_b = np.asarray(B_E.ratehat/Hz)
172     rate_a = np.asarray(A_E.ratehat/Hz)
173     fattore_b = np.clip((target_rate/Hz) / (rate_b + 0.5), fattore_min, fattore_max)
174     fattore_a = np.clip((target_rate/Hz) / (rate_a + 0.5), fattore_min, fattore_max)
175     j_ab = np.asarray(syn_ab.j[:])
176     j_ba = np.asarray(syn_ba.j[:])
177     syn_ab.w = np.clip(np.asarray(syn_ab.w/mV) * fattore_b[j_ab], w_min/mV, w_max/mV) * mV
178     syn_ba.w = np.clip(np.asarray(syn_ba.w/mV) * fattore_a[j_ba], w_min/mV, w_max/mV) * mV
179
180
181 spikes = SpikeMonitor(neurons)
182 rate_mon = StateMonitor(neurons, 'ratehat', record=[0, N_ring], dt=50*ms)
183
184 MESSAGGIO = 0.3
185 larghezza_stimolo = 0.05
186 peso_stim = np.exp(-dist_circ(xi - MESSAGGIO)**2 / (2*larghezza_stimolo**2))
187 gruppo_stim = np.where(peso_stim > 0.5)[0]
188 print(f"Neuroni stimolati (vicino a x={MESSAGGIO}): {len(gruppo_stim)}")
189
190 N_CICLI = 60
191 T_STIM = 60*ms
192 T_PAUSA = 940*ms
193
194 print(f"\nTraining: {N_CICLI} turni alternati A/B/A/B/..., interruttore di "
195       f"trasmissione + normalizzazione omeostatica (target {target_rate}) "
196       f"({(T_STIM+T_PAUSA)*N_CICLI/ms:.0f}ms totali)")
197
198 turni = []
199 t_corrente = 0*ms
200 for ciclo in range(N_CICLI):
201     turno = 'A' if ciclo % 2 == 0 else 'B'
202     turni.append((turno, t_corrente/ms))
203     if turno == 'A':
204         syn_ab.gate = 1
205         syn_ba.gate = 0
206         A_E.I[gruppo_stim] = 15*mV/ms
207         run(T_STIM)
208         A_E.I[:] = 0*mV/ms
209     else:
210         syn_ab.gate = 0
211         syn_ba.gate = 1
212         B_E.I[gruppo_stim] = 15*mV/ms

```

```

213         run(T_STIM)
214         B_E.I[:] = 0*mV/ms
215     run(T_PAUSA)
216     t_corrente += T_STIM + T_PAUSA
217     if ciclo % 10 == 0 or ciclo == N_CICLI-1:
218         n_a_finora = int(((spikes.i < N_E).sum()))
219         n_b_finora = int(((spikes.i >= N_ring) & (spikes.i < N_ring+N_E)).sum())
220         print(f" ciclo {ciclo:3d}/{N_CICLI} (turno {turno}): "
221               f"A->B peso medio={np.mean(syn_ab.w)/mV:.3f}mV max={np.max(syn_ab.w)/mV:.3f}mV |
222               "
223               f"B->A peso medio={np.mean(syn_ba.w)/mV:.3f}mV max={np.max(syn_ba.w)/mV:.3f}mV |
224               "
225               f"spike finora A={n_a_finora} B={n_b_finora}")
226
227 print("\nTraining completato.")
228
229 fig, axes = subplots(3, 1, figsize=(11, 9))
230
231 subplot(3, 1, 1)
232 mask_a = spikes.i < N_E
233 mask_b = (spikes.i >= N_ring) & (spikes.i < N_ring+N_E)
234 plot(spikes.t[mask_a]/ms, spikes.i[mask_a], '.', color='C0', markersize=1.5, label='A (E)')
235 plot(spikes.t[mask_b]/ms, spikes.i[mask_b]-N_ring, '.', color='C3', markersize=1.5, label='B (E)')
236 xlabel('Tempo (ms)')
237 ylabel('Indice neurone')
238 title(f'Raster completo: {N_CICLI} turni, interruttore + omeostasi (x={MESSAGGIO})')
239 legend(loc='upper right', fontsize=8, markerscale=6)
240
241 subplot(3, 1, 2)
242 t_fine = 8 * (T_STIM+T_PAUSA)/ms
243 mask_a_fine = mask_a & (spikes.t/ms < t_fine)
244 mask_b_fine = mask_b & (spikes.t/ms < t_fine)
245 plot(spikes.t[mask_a_fine]/ms, spikes.i[mask_a_fine], '.', color='C0', markersize=3, label='A (E)')
246 plot(spikes.t[mask_b_fine]/ms, spikes.i[mask_b_fine]-N_ring, '.', color='C3', markersize=3, label='B (E)')
247 xlabel('Tempo (ms)')
248 ylabel('Indice neurone')
249 title('Dettaglio: primi turni (inizio training)')
250 legend(loc='upper right', fontsize=8, markerscale=4)
251
252 subplot(3, 1, 3)
253 t_tardi = (N_CICLI-8) * (T_STIM+T_PAUSA)/ms
254 mask_a_tardi = mask_a & (spikes.t/ms > t_tardi)
255 mask_b_tardi = mask_b & (spikes.t/ms > t_tardi)
256 plot(spikes.t[mask_a_tardi]/ms, spikes.i[mask_a_tardi], '.', color='C0', markersize=3, label='A (E)')
257 plot(spikes.t[mask_b_tardi]/ms, spikes.i[mask_b_tardi]-N_ring, '.', color='C3', markersize=3, label='B (E)')
258 xlabel('Tempo (ms)')
259 ylabel('Indice neurone')
260 title('Dettaglio: ultimi turni (fine training)')
261 legend(loc='upper right', fontsize=8, markerscale=4)
262
263 tight_layout()
264 savefig('dialogo_spiking_bidirezionale_omeostasi.png', dpi=150)
265 print("\nGrafico salvato in dialogo_spiking_bidirezionale_omeostasi.png")
266
267 ciclo_ms = (T_STIM+T_PAUSA)/ms
268
269 def valuta_canale(lettera_turno, mask_dest, n_turni_eval, escludi_diretto):
270     subset = [t0 for (l, t0) in turni if l == lettera_turno]
271     primi = subset[:n_turni_eval]
272     ultimi = subset[-n_turni_eval:]
273
274     def conta(lista_inizio):

```

```

274     n_tot = 0
275     posizioni = []
276     for t0 in lista_inizio:
277         fin = t0 + ciclo_ms
278         m = mask_dest & (spikes.t/ms >= t0) & (spikes.t/ms < fin)
279         if escludi_diretto:
280             m = m & (spikes.t/ms >= t0 + 20)
281         idx = spikes.i[m]
282         if lettera_turno == 'A':
283             idx = idx - N_ring
284         n_tot += m.sum()
285         posizioni.extend(list(xi[idx % N_E]))
286     centro = None
287     if posizioni:
288         centro = float(np.angle(np.mean(np.exp(2j*np.pi*np.array(posizioni)))) / (2*np.pi)
289                             % 1.0)
290     return n_tot, centro
291
292     return conta(primi), conta(ultimi)
293
294 print("\n" + "="*70)
295 print("VALUTAZIONE: turni 'A' -- B risponde?")
296 print("="*70)
297 (n_i, c_i), (n_f, c_f) = valuta_canale('A', mask_b, 5, escludi_diretto=False)
298 print(f" Primi 5 turni A: {n_i} spike di B, centro=({'N/A' if c_i is None else f'{c_i:.3f}')}")
299 print(f" Ultimi 5 turni A: {n_f} spike di B, centro=({'N/A' if c_f is None else f'{c_f:.3f}')}")
300
301 print("\n" + "="*70)
302 print("VALUTAZIONE: turni 'B' -- A risponde?")
303 print("="*70)
304 (n_i, c_i), (n_f, c_f) = valuta_canale('B', mask_a, 5, escludi_diretto=True)
305 print(f" Primi 5 turni B: {n_i} spike di A (>20ms dall'inizio turno), centro=({'N/A' if c_i is None else f'{c_i:.3f}')}")
306 print(f" Ultimi 5 turni B: {n_f} spike di A (>20ms dall'inizio turno), centro=({'N/A' if c_f is None else f'{c_f:.3f}')}")
307
308 n_a_tot = int(mask_a.sum())
309 n_b_tot = int(mask_b.sum())
310 print(f"\nSpike totali sull'intera simulazione: A={n_a_tot}, B={n_b_tot} "
311       f"(atteso: centinaia/migliaia se stabile; milioni se esplosione)")
312 if n_a_tot > 200000 or n_b_tot > 200000:
313     print(" >>> ESPLOSIONE: anche con la normalizzazione omeostatica il "
314           "sistema e' instabile. <<<")
315 else:
316     print(" >>> Stabile con la normalizzazione omeostatica attiva. <<<")

```

Codice sorgente: *dialogo_spiking_bidirezionale_omeostasi_mc.py*

```

1  """
2  Decimo tentativo sulla bidirezionalita' spiking. La sezione 5.13 ha
3  mostrato che l'interruttore di trasmissione (mai i due anelli connessi
4  bidirezionalmente nello stesso istante) non basta da solo: con pesi
5  conservativi il sistema resta sul bordo di un'instabilita' dinamica --
6  3 seed su 4 esplodono comunque. L'unico strumento usato finora per
7  contenere la crescita STDP era un tetto fisso (w_max) sul peso di
8  SINGOLA sinapsi: non impedisce che la somma di MOLTE sinapsi verso lo
9  stesso neurone cresca senza limite.
10
11  Tentativo qui: normalizzazione omeostatica (synaptic scaling, Turrigiano
12  1998) -- un meccanismo biologico reale, mai implementato altrove in
13  questo progetto, che regola non il peso di ogni singola sinapsi ma la
14  somma dell'input verso ciascun neurone, sulla base della sua stessa
15  attivita' recente. Ogni neurone E stima il proprio tasso di scarica
16  recente (una media mobile esponenziale, variabile "ratehat"); ogni 50ms,

```

```

17 tutte le sue sinapsi inter-anello IN INGRESSO vengono scalate
18 moltiplicativamente in modo da spingere quel tasso verso un bersaglio
19 fisso (target_rate). Se un neurone sta scaricando troppo, le sue sinapsi
20 in ingresso si indeboliscono automaticamente (indipendentemente da quale
21 STDP le abbia rinforzate); se scarica troppo poco, si rinforzano. A
22 differenza del tetto fisso, questo meccanismo reagisce alla vera
23 conseguenza funzionale (il tasso di scarica), non alla causa nominale
24 (il peso per sinapsi) -- l'ipotesi e' che possa impedire il collasso
25 anche quando i pesi individuali restano ben sotto al tetto.
26 """
27
28 import sys
29 from brian2 import *
30
31 SEED = int(sys.argv[1])
32 start_scope()
33 seed(SEED)
34
35 N_E = 100
36 N_I = 25
37 N_ring = N_E + N_I
38
39 a = 0.02/ms
40 b = 0.2/ms
41 c = -65*mV
42 d = 6*mV/ms
43 tau_nmda = 100*ms
44
45 tau_adapt_pop = 200*ms
46 gain_adapt_pop = 0.15*mV/ms
47
48 tau_rate_hat = 500*ms # finestra della stima di tasso di scarica per neurone
49
50 eqs = '''
51 dv/dt = (0.04/mV*v**2 + 5*v + 140*mV)/ms - u + I + g_nmda - adapt : volt
52 du/dt = a*(b*v - u) : volt/second
53 dg_nmda/dt = -g_nmda/tau_nmda : volt/second
54 dadapt/dt = -adapt/tau_adapt_pop : volt/second
55 dratehat/dt = -ratehat/tau_rate_hat : Hz
56 I : volt/second
57 x : 1
58 '''
59
60 neurons = NeuronGroup(2*N_ring, eqs, threshold='v > 30*mV',
61                      reset='v = c; u += d; adapt += gain_adapt_pop; ratehat += 1/tau_rate_hat',
62                      method='euler')
63 neurons.v = -65*mV + 5*mV*randn(2*N_ring)
64 neurons.u = b * neurons.v[:]
65 neurons.I = 0*mV/ms
66 neurons.g_nmda = 0*mV/ms
67 neurons.adapt = 0*mV/ms
68 neurons.ratehat = 0*Hz
69
70 A_E = neurons[:N_E]
71 A_I = neurons[N_E:N_ring]
72 B_E = neurons[N_ring:N_ring+N_E]
73 B_I = neurons[N_ring+N_E:]
74
75 xi = np.arange(N_E) / N_E
76 A_E.x = xi
77 B_E.x = xi
78
79 background = PoissonGroup(2*N_ring, rates=400*Hz)
80 bg_syn = Synapses(background, neurons, on_pre='v_post += 2.0*mV')
81 bg_syn.connect(j='i')
82
83 sigma_exc = 0.05

```

```

84 CUTOFF_LOCALE = 3 * sigma_exc
85 w_ee_nmda = 0.325*mV/ms
86 p_conn = 0.15
87 w_exc = 1.0*mV
88 w_inh = 10.0*mV
89
90
91 def dist_circ(dx):
92     dx = abs(dx)
93     return np.minimum(dx, 1 - dx)
94
95
96 def costruisci_anello(E, I_pop, seed):
97     dmat = dist_circ(xi[:, None] - xi[None, :])
98     prob_ee = np.exp(-dmat**2 / (2*sigma_exc**2))
99     prob_ee[dmat > CUTOFF_LOCALE] = 0.0
100     np.fill_diagonal(prob_ee, 0)
101     rng = np.random.RandomState(seed)
102     mask_ee = rng.rand(N_E, N_E) < prob_ee
103     i_idx, j_idx = np.nonzero(mask_ee)
104
105     syn_ee = Synapses(E, E, on_pre='g_nmda_post += w_ee_nmda')
106     syn_ee.connect(i=i_idx, j=j_idx)
107     syn_ei = Synapses(E, I_pop, on_pre='v_post += w_exc')
108     syn_ei.connect(p=p_conn)
109     syn_ie = Synapses(I_pop, E, on_pre='v_post -= w_inh')
110     syn_ie.connect(p=p_conn)
111     syn_ii = Synapses(I_pop, I_pop, on_pre='v_post -= w_inh')
112     syn_ii.connect(condition='i!=j', p=p_conn)
113     return syn_ee, syn_ei, syn_ie, syn_ii
114
115
116 syn_ee_A, syn_ei_A, syn_ie_A, syn_ii_A = costruisci_anello(A_E, A_I, seed=1000+SEED)
117 syn_ee_B, syn_ei_B, syn_ie_B, syn_ii_B = costruisci_anello(B_E, B_I, seed=2000+SEED)
118
119 tau_stdp = 20*ms
120 A_ltp = 0.15*mV
121 A_ltd = 0.15*mV
122 w_max = 5.0*mV
123 w_min = 0*mV
124 w_init = 1.5*mV
125 sigma_inter = 0.08
126 p_inter_picco = 0.5
127
128 stdp_model = '''
129 w : volt
130 dapre/dt = -apre/tau_stdp : volt (event-driven)
131 dapost/dt = -apost/tau_stdp : volt (event-driven)
132 gate : 1 (shared)
133 '''
134 stdp_on_pre = '''
135 v_post += w*gate
136 apre += A_ltp*gate
137 w = clip(w+apost*gate, w_min, w_max)
138 '''
139 stdp_on_post = '''
140 apost -= A_ltd*gate
141 w = clip(w+apre*gate, w_min, w_max)
142 '''
143
144 syn_ab = Synapses(A_E, B_E, model=stdp_model, on_pre=stdp_on_pre, on_post=stdp_on_post)
145 dmat_inter = dist_circ(xi[:, None] - xi[None, :])
146 prob_inter = p_inter_picco * np.exp(-dmat_inter**2 / (2*sigma_inter**2))
147 rng_inter = np.random.RandomState(3000+SEED)
148 mask_inter = rng_inter.rand(N_E, N_E) < prob_inter
149 i_inter, j_inter = np.nonzero(mask_inter)
150 syn_ab.connect(i=i_inter, j=j_inter)
151 syn_ab.w = w_init

```

```

152 syn_ab.gate = 1
153 print(f"Sinapsi inter-anello A->B create: {len(syn_ab)} (peso iniziale {w_init})")
154
155 syn_ba = Synapses(B_E, A_E, model=stdp_model, on_pre=stdp_on_pre, on_post=stdp_on_post)
156 mask_inter_ba = rng_inter.rand(N_E, N_E) < prob_inter
157 i_inter_ba, j_inter_ba = np.nonzero(mask_inter_ba)
158 syn_ba.connect(i=i_inter_ba, j=j_inter_ba)
159 syn_ba.w = w_init
160 syn_ba.gate = 0
161 print(f"Sinapsi inter-anello B->A create: {len(syn_ba)} (peso iniziale {w_init})")
162
163 # --- normalizzazione omeostatica: ogni 50ms, le sinapsi inter-anello in
164 # ingresso a ciascun neurone E vengono scalate per spingere il suo tasso
165 # di scarica recente (ratehat) verso target_rate. Fattore per aggiornamento
166 # limitato a +-3% per evitare oscillazioni, indipendente dal tetto w_max
167 # gia' esistente (che resta come sicurezza aggiuntiva) ---
168 target_rate = 3*Hz
169 fattore_min, fattore_max = 0.97, 1.03
170
171
172 @network_operation(dt=50*ms)
173 def omeostasi():
174     rate_b = np.asarray(B_E.ratehat/Hz)
175     rate_a = np.asarray(A_E.ratehat/Hz)
176     fattore_b = np.clip((target_rate/Hz) / (rate_b + 0.5), fattore_min, fattore_max)
177     fattore_a = np.clip((target_rate/Hz) / (rate_a + 0.5), fattore_min, fattore_max)
178     j_ab = np.asarray(syn_ab.j[:])
179     j_ba = np.asarray(syn_ba.j[:])
180     syn_ab.w = np.clip(np.asarray(syn_ab.w/mV) * fattore_b[j_ab], w_min/mV, w_max/mV) * mV
181     syn_ba.w = np.clip(np.asarray(syn_ba.w/mV) * fattore_a[j_ba], w_min/mV, w_max/mV) * mV
182
183
184 spikes = SpikeMonitor(neurons)
185 rate_mon = StateMonitor(neurons, 'ratehat', record=[0, N_ring], dt=50*ms)
186
187 MESSAGGIO = 0.3
188 larghezza_stimolo = 0.05
189 peso_stim = np.exp(-dist_circ(xi - MESSAGGIO)**2 / (2*larghezza_stimolo**2))
190 gruppo_stim = np.where(peso_stim > 0.5)[0]
191 print(f"Neuroni stimolati (vicino a x={MESSAGGIO}): {len(gruppo_stim)}")
192
193 N_CICLI = 60
194 T_STIM = 60*ms
195 T_PAUSA = 940*ms
196
197 print(f"\nTraining: {N_CICLI} turni alternati A/B/A/B/..., interruttore di "
198       f"trasmissione + normalizzazione omeostatica (target {target_rate}) "
199       f"({(T_STIM+T_PAUSA)*N_CICLI/ms:.0f}ms totali)")
200
201 turni = []
202 t_corrente = 0*ms
203 for ciclo in range(N_CICLI):
204     turno = 'A' if ciclo % 2 == 0 else 'B'
205     turni.append((turno, t_corrente/ms))
206     if turno == 'A':
207         syn_ab.gate = 1
208         syn_ba.gate = 0
209         A_E.I[gruppo_stim] = 15*mV/ms
210         run(T_STIM)
211         A_E.I[:] = 0*mV/ms
212     else:
213         syn_ab.gate = 0
214         syn_ba.gate = 1
215         B_E.I[gruppo_stim] = 15*mV/ms
216         run(T_STIM)
217         B_E.I[:] = 0*mV/ms
218     run(T_PAUSA)
219     t_corrente += T_STIM + T_PAUSA

```

```

220     if ciclo % 10 == 0 or ciclo == N_CICLI-1:
221         n_a_finora = int((spikes.i < N_E).sum())
222         n_b_finora = int(((spikes.i >= N_ring) & (spikes.i < N_ring+N_E)).sum())
223         print(f" ciclo {ciclo:3d}/{N_CICLI} (turno {turno}): "
224               f"A->B peso medio={np.mean(syn_ab.w)/mV:.3f}mV max={np.max(syn_ab.w)/mV:.3f}mV |
225               "
226               f"B->A peso medio={np.mean(syn_ba.w)/mV:.3f}mV max={np.max(syn_ba.w)/mV:.3f}mV |
227               "
228               f"spike finora A={n_a_finora} B={n_b_finora}")
229
230     print("\nTraining completato.")
231
232     fig, axes = subplots(3, 1, figsize=(11, 9))
233
234     subplot(3, 1, 1)
235     mask_a = spikes.i < N_E
236     mask_b = (spikes.i >= N_ring) & (spikes.i < N_ring+N_E)
237     plot(spikes.t[mask_a]/ms, spikes.i[mask_a], '.', color='C0', markersize=1.5, label='A (E)')
238     plot(spikes.t[mask_b]/ms, spikes.i[mask_b]-N_ring, '.', color='C3', markersize=1.5, label='B
239           (E)')
240     xlabel('Tempo (ms)')
241     ylabel('Indice neurone')
242     title(f'Raster completo: {N_CICLI} turni, interruttore + omeostasi (x={MESSAGGIO})')
243     legend(loc='upper right', fontsize=8, markerscale=6)
244
245     subplot(3, 1, 2)
246     t_fine = 8 * (T_STIM+T_PAUSA)/ms
247     mask_a_fine = mask_a & (spikes.t/ms < t_fine)
248     mask_b_fine = mask_b & (spikes.t/ms < t_fine)
249     plot(spikes.t[mask_a_fine]/ms, spikes.i[mask_a_fine], '.', color='C0', markersize=3, label='
250           A (E)')
251     plot(spikes.t[mask_b_fine]/ms, spikes.i[mask_b_fine]-N_ring, '.', color='C3', markersize=3,
252           label='B (E)')
253     xlabel('Tempo (ms)')
254     ylabel('Indice neurone')
255     title('Dettaglio: primi turni (inizio training)')
256     legend(loc='upper right', fontsize=8, markerscale=4)
257
258     subplot(3, 1, 3)
259     t_tardi = (N_CICLI-8) * (T_STIM+T_PAUSA)/ms
260     mask_a_tardi = mask_a & (spikes.t/ms > t_tardi)
261     mask_b_tardi = mask_b & (spikes.t/ms > t_tardi)
262     plot(spikes.t[mask_a_tardi]/ms, spikes.i[mask_a_tardi], '.', color='C0', markersize=3, label='
263           A (E)')
264     plot(spikes.t[mask_b_tardi]/ms, spikes.i[mask_b_tardi]-N_ring, '.', color='C3', markersize
265           =3, label='B (E)')
266     xlabel('Tempo (ms)')
267     ylabel('Indice neurone')
268     title('Dettaglio: ultimi turni (fine training)')
269     legend(loc='upper right', fontsize=8, markerscale=4)
270
271     tight_layout()
272     savefig('dialogo_spiking_bidirezionale_omeostasi.png', dpi=150)
273     print("\nGrafico salvato in dialogo_spiking_bidirezionale_omeostasi.png")
274
275     ciclo_ms = (T_STIM+T_PAUSA)/ms
276
277     def valuta_canale(lettera_turno, mask_dest, n_turni_eval, escludi_diretto):
278         subset = [t0 for (l, t0) in turni if l == lettera_turno]
279         primi = subset[:n_turni_eval]
280         ultimi = subset[-n_turni_eval:]
281
282         def conta(lista_inizio):
283             n_tot = 0
284             posizioni = []
285             for t0 in lista_inizio:
286                 fin = t0 + ciclo_ms

```

```

281         m = mask_dest & (spikes.t/ms >= t0) & (spikes.t/ms < fin)
282         if escludi_diretto:
283             m = m & (spikes.t/ms >= t0 + 20)
284             idx = spikes.i[m]
285             if lettera_turno == 'A':
286                 idx = idx - N_ring
287             n_tot += m.sum()
288             posizioni.extend(list(xi[idx % N_E]))
289         centro = None
290         if posizioni:
291             centro = float(np.angle(np.mean(np.exp(2j*np.pi*np.array(posizioni)))) / (2*np.pi)
292                             % 1.0)
293         return n_tot, centro
294
295     return conta(primi), conta(ultimi)
296
297 print("\n" + "="*70)
298 print("VALUTAZIONE: turni 'A' -- B risponde?")
299 print("="*70)
300 (n_i, c_i), (n_f, c_f) = valuta_canale('A', mask_b, 5, escludi_diretto=False)
301 print(f" Primi 5 turni A: {n_i} spike di B, centro=({'N/A' if c_i is None else f'{c_i:.3f}')}")
302 print(f" Ultimi 5 turni A: {n_f} spike di B, centro=({'N/A' if c_f is None else f'{c_f:.3f}')}")
303
304 print("\n" + "="*70)
305 print("VALUTAZIONE: turni 'B' -- A risponde?")
306 print("="*70)
307 (n_i, c_i), (n_f, c_f) = valuta_canale('B', mask_a, 5, escludi_diretto=True)
308 print(f" Primi 5 turni B: {n_i} spike di A (>20ms dall'inizio turno), centro=({'N/A' if c_i is None else f'{c_i:.3f}')}")
309 print(f" Ultimi 5 turni B: {n_f} spike di A (>20ms dall'inizio turno), centro=({'N/A' if c_f is None else f'{c_f:.3f}')}")
310
311 n_a_tot = int(mask_a.sum())
312 n_b_tot = int(mask_b.sum())
313 print(f"\nSpike totali sull'intera simulazione: A={n_a_tot}, B={n_b_tot} "
314       f"(atteso: centinaia/migliaia se stabile; milioni se esplosione)")
315 if n_a_tot > 200000 or n_b_tot > 200000:
316     print(" >>> ESPLOSIONE: anche con la normalizzazione omeostatica il "
317           "sistema e' instabile. <<<")
318 else:
319     print(" >>> Stabile con la normalizzazione omeostatica attiva. <<<")
320
321 stabile = n_a_tot < 200000 and n_b_tot < 200000
322 (n_ab_primi, _), (n_ab_ultimi, _) = valuta_canale('B', mask_a, 5, escludi_diretto=True)
323 (n_ba_primi, _), (n_ba_ultimi, _) = valuta_canale('A', mask_b, 5, escludi_diretto=False)
324 print(f"MC_RIGA seed={SEED} stabile={int(stabile)} n_a_tot={n_a_tot} n_b_tot={n_b_tot} "
325       f"a_da_b_primi={n_ab_primi} a_da_b_ultimi={n_ab_ultimi} "
326       f"b_da_a_primi={n_ba_primi} b_da_a_ultimi={n_ba_ultimi}")

```

5.15 Omeostasi piu' reattiva: 7/8 seed stabili e primo segnale pulito di crescita bidirezionale

Affinamento del meccanismo di normalizzazione omeostatica della sezione 5.14 (dialogo_spiking_bidirezionale_omeostasi_v2.py): finestra di stima del tasso di scarica ridotta da 500ms a 200ms, aggiornamento piu' frequente (ogni 20ms invece di 50ms, con correzione per passo piu' piccola, +-1% invece di +-3%, per lo stesso margine di correzione nel tempo ma una reazione piu' rapida a un'accensione che sta per scappare), bersaglio di tasso leggermente piu' conservativo (2.5Hz invece di 3Hz).

Sul seed di partenza: entrambi i canali crescono nettamente nel corso del training per la prima volta in questo intero filone -- B da A: 136->235 spike (+73%); A da B: 119->159 spike (+34%). Verifica Monte Carlo sugli stessi 8 seed della sezione 5.14, per un confronto diretto: 7 seed su 8 stabili (87.5%, contro 6/8=75% della versione precedente). Piu' importante del solo tasso di stabilita': in 4 dei 7 seed stabili (302, 305, 306, 307) ENTRAMBI i canali crescono in modo coerente nel corso del training (es. seed 306: B da A 100->122, A da B 171->295; seed 307: B da A 78->96, A da B 249->323) -- il primo segnale pulito, riproducibile su piu' seed indipendenti, di apprendimento bidirezionale reale in dominio spiking.

Due limiti restano onestamente aperti. Il seed 301 e' rimasto instabile in ENTRAMBE le versioni (v1 e v2), con numeri quasi identici in entrambi i casi (~4,9 milioni di spike) -- verosimilmente una particolare estrazione della connettivita' casuale intra-anello strutturalmente incline al collasso, indipendente dal meccanismo omeostatico usato sopra di essa. Il seed 304, pur restando sotto la soglia di stabilita', mostra una crescita del canale A->B molto rapida (776->19.533 spike, x25) che suggerisce una traiettoria verso l'instabilita' non ancora completata entro i 60 secondi simulati, non un vero equilibrio.

Lo stato dell'indagine, onestamente: la normalizzazione omeostatica piu' reattiva migliora ulteriormente sia la frequenza di stabilita' sia la qualita' del segnale di apprendimento bidirezionale, in modo riproducibile su un confronto diretto sugli stessi seed. Non e' ancora una soluzione universale (un seed su otto resta comunque fuori controllo), ma il miglioramento tra v1 e v2, ottenuto con lo stesso tipo di intervento (rendere l'omeostasi piu' pronta a reagire) applicato due volte di seguito, suggerisce che questa direzione -- invece di nuovi meccanismi radicalmente diversi -- sia quella piu' promettente per un'ulteriore riduzione del tasso di fallimento.




Fig. 42 — Omeostasi piu' reattiva: crescita bidirezionale pulita sul seed di partenza.

Codice sorgente: dialogo_spiking_bidirezionale_omeostasi_v2.py

```

1  """
2  Decimo tentativo sulla bidirezionalita' spiking. La sezione 5.13 ha
3  mostrato che l'interruttore di trasmissione (mai i due anelli connessi
4  bidirezionalmente nello stesso istante) non basta da solo: con pesi
5  conservativi il sistema resta sul bordo di un'instabilita' dinamica --
6  3 seed su 4 esplodono comunque. L'unico strumento usato finora per
7  contenere la crescita STDP era un tetto fisso (w_max) sul peso di
8  SINGOLA sinapsi: non impedisce che la somma di MOLTE sinapsi verso lo
9  stesso neurone cresca senza limite.
10
11 Tentativo qui: normalizzazione omeostatica (synaptic scaling, Turrigiano
12 1998) -- un meccanismo biologico reale, mai implementato altrove in
13 questo progetto, che regola non il peso di ogni singola sinapsi ma la
14 somma dell'input verso ciascun neurone, sulla base della sua stessa
15 attivita' recente. Ogni neurone E stima il proprio tasso di scarica
16 recente (una media mobile esponenziale, variabile "ratehat"); ogni 50ms,
17 tutte le sue sinapsi inter-anello IN INGRESSO vengono scalate
18 moltiplicativamente in modo da spingere quel tasso verso un bersaglio
19 fisso (target_rate). Se un neurone sta scaricando troppo, le sue sinapsi

```

```

20 | in ingresso si indeboliscono automaticamente (indipendentemente da quale
21 | STDP le abbia rinforzate); se scarica troppo poco, si rinforzano. A
22 | differenza del tetto fisso, questo meccanismo reagisce alla vera
23 | conseguenza funzionale (il tasso di scarica), non alla causa nominale
24 | (il peso per sinapsi) -- l'ipotesi e' che possa impedire il collasso
25 | anche quando i pesi individuali restano ben sotto al tetto.
26 | """
27 |
28 | from brian2 import *
29 |
30 | start_scope()
31 |
32 | N_E = 100
33 | N_I = 25
34 | N_ring = N_E + N_I
35 |
36 | a = 0.02/ms
37 | b = 0.2/ms
38 | c = -65*mV
39 | d = 6*mV/ms
40 | tau_nmda = 100*ms
41 |
42 | tau_adapt_pop = 200*ms
43 | gain_adapt_pop = 0.15*mV/ms
44 |
45 | tau_rate_hat = 200*ms # v2: finestra piu' corta (era 500ms) -- reagisce piu'
46 |                       # in fretta a un'accensione che sta per scappare
47 |
48 | eqs = '''
49 | dv/dt = (0.04/mV*v**2 + 5*v + 140*mV)/ms - u + I + g_nmda - adapt : volt
50 | du/dt = a*(b*v - u) : volt/second
51 | dg_nmda/dt = -g_nmda/tau_nmda : volt/second
52 | dadapt/dt = -adapt/tau_adapt_pop : volt/second
53 | dratehat/dt = -ratehat/tau_rate_hat : Hz
54 | I : volt/second
55 | x : 1
56 | '''
57 |
58 | neurons = NeuronGroup(2*N_ring, eqs, threshold='v > 30*mV',
59 |                      reset='v = c; u += d; adapt += gain_adapt_pop; ratehat += 1/tau_rate_hat',
60 |                      method='euler')
61 | neurons.v = -65*mV + 5*mV*randn(2*N_ring)
62 | neurons.u = b * neurons.v[:]
63 | neurons.I = 0*mV/ms
64 | neurons.g_nmda = 0*mV/ms
65 | neurons.adapt = 0*mV/ms
66 | neurons.ratehat = 0*Hz
67 |
68 | A_E = neurons[:N_E]
69 | A_I = neurons[N_E:N_ring]
70 | B_E = neurons[N_ring:N_ring+N_E]
71 | B_I = neurons[N_ring+N_E:]
72 |
73 | xi = np.arange(N_E) / N_E
74 | A_E.x = xi
75 | B_E.x = xi
76 |
77 | background = PoissonGroup(2*N_ring, rates=400*Hz)
78 | bg_syn = Synapses(background, neurons, on_pre='v_post += 2.0*mV')
79 | bg_syn.connect(j='i')
80 |
81 | sigma_exc = 0.05
82 | CUTOFF_LOCALE = 3 * sigma_exc
83 | w_ee_nmda = 0.325*mV/ms
84 | p_conn = 0.15
85 | w_exc = 1.0*mV
86 | w_inh = 10.0*mV

```

```

87
88
89 def dist_circ(dx):
90     dx = abs(dx)
91     return np.minimum(dx, 1 - dx)
92
93
94 def costruisci_anello(E, I_pop, seed):
95     dmat = dist_circ(xi[:, None] - xi[None, :])
96     prob_ee = np.exp(-dmat**2 / (2*sigma_exc**2))
97     prob_ee[dmat > CUTOFF_LOCALE] = 0.0
98     np.fill_diagonal(prob_ee, 0)
99     rng = np.random.RandomState(seed)
100     mask_ee = rng.rand(N_E, N_E) < prob_ee
101     i_idx, j_idx = np.nonzero(mask_ee)
102
103     syn_ee = Synapses(E, E, on_pre='g_nmda_post += w_ee_nmda')
104     syn_ee.connect(i=i_idx, j=j_idx)
105     syn_ei = Synapses(E, I_pop, on_pre='v_post += w_exc')
106     syn_ei.connect(p=p_conn)
107     syn_ie = Synapses(I_pop, E, on_pre='v_post -= w_inh')
108     syn_ie.connect(p=p_conn)
109     syn_ii = Synapses(I_pop, I_pop, on_pre='v_post -= w_inh')
110     syn_ii.connect(condition='i!=j', p=p_conn)
111     return syn_ee, syn_ei, syn_ie, syn_ii
112
113
114 syn_ee_A, syn_ei_A, syn_ie_A, syn_ii_A = costruisci_anello(A_E, A_I, seed=0)
115 syn_ee_B, syn_ei_B, syn_ie_B, syn_ii_B = costruisci_anello(B_E, B_I, seed=1)
116
117 tau_stdp = 20*ms
118 A_ltp = 0.15*mV
119 A_ltd = 0.15*mV
120 w_max = 5.0*mV
121 w_min = 0*mV
122 w_init = 1.5*mV
123 sigma_inter = 0.08
124 p_inter_picco = 0.5
125
126 stdp_model = '''
127 w : volt
128 dapre/dt = -apre/tau_stdp : volt (event-driven)
129 dapost/dt = -apost/tau_stdp : volt (event-driven)
130 gate : 1 (shared)
131 '''
132 stdp_on_pre = '''
133 v_post += w*gate
134 apre += A_ltp*gate
135 w = clip(w+apost*gate, w_min, w_max)
136 '''
137 stdp_on_post = '''
138 apost -= A_ltd*gate
139 w = clip(w+apre*gate, w_min, w_max)
140 '''
141
142 syn_ab = Synapses(A_E, B_E, model=stdp_model, on_pre=stdp_on_pre, on_post=stdp_on_post)
143 dmat_inter = dist_circ(xi[:, None] - xi[None, :])
144 prob_inter = p_inter_picco * np.exp(-dmat_inter**2 / (2*sigma_inter**2))
145 rng_inter = np.random.RandomState(2)
146 mask_inter = rng_inter.rand(N_E, N_E) < prob_inter
147 i_inter, j_inter = np.nonzero(mask_inter)
148 syn_ab.connect(i=i_inter, j=j_inter)
149 syn_ab.w = w_init
150 syn_ab.gate = 1
151 print(f"Sinapsi inter-anello A->B create: {len(syn_ab)} (peso iniziale {w_init})")
152
153 syn_ba = Synapses(B_E, A_E, model=stdp_model, on_pre=stdp_on_pre, on_post=stdp_on_post)
154 mask_inter_ba = rng_inter.rand(N_E, N_E) < prob_inter

```

```

155 i_inter_ba, j_inter_ba = np.nonzero(mask_inter_ba)
156 syn_ba.connect(i=i_inter_ba, j=j_inter_ba)
157 syn_ba.w = w_init
158 syn_ba.gate = 0
159 print(f"Sinapsi inter-anello B->A create: {len(syn_ba)} (peso iniziale {w_init})")
160
161 # --- normalizzazione omeostatica: ogni 50ms, le sinapsi inter-anello in
162 # ingresso a ciascun neurone E vengono scalate per spingere il suo tasso
163 # di scarica recente (ratehat) verso target_rate. Fattore per aggiornamento
164 # limitato a +-3% per evitare oscillazioni, indipendente dal tetto w_max
165 # gia' esistente (che resta come sicurezza aggiuntiva) ---
166 target_rate = 2.5*Hz # v2: bersaglio leggermente piu' conservativo (era 3Hz)
167 fattore_min, fattore_max = 0.99, 1.01 # v2: aggiornamenti piu' piccoli...
168
169
170 @network_operation(dt=20*ms) # ...ma piu' frequenti (era 50ms) -- stesso
171 def omeostasi(): # margine di correzione nel tempo, reazione piu' rapida
172     rate_b = np.asarray(B_E.ratehat/Hz)
173     rate_a = np.asarray(A_E.ratehat/Hz)
174     fattore_b = np.clip((target_rate/Hz) / (rate_b + 0.5), fattore_min, fattore_max)
175     fattore_a = np.clip((target_rate/Hz) / (rate_a + 0.5), fattore_min, fattore_max)
176     j_ab = np.asarray(syn_ab.j[:])
177     j_ba = np.asarray(syn_ba.j[:])
178     syn_ab.w = np.clip(np.asarray(syn_ab.w/mV) * fattore_b[j_ab], w_min/mV, w_max/mV) * mV
179     syn_ba.w = np.clip(np.asarray(syn_ba.w/mV) * fattore_a[j_ba], w_min/mV, w_max/mV) * mV
180
181
182 spikes = SpikeMonitor(neurons)
183 rate_mon = StateMonitor(neurons, 'ratehat', record=[0, N_ring], dt=50*ms)
184
185 MESSAGGIO = 0.3
186 larghezza_stimolo = 0.05
187 peso_stim = np.exp(-dist_circ(xi - MESSAGGIO)**2 / (2*larghezza_stimolo**2))
188 gruppo_stim = np.where(peso_stim > 0.5)[0]
189 print(f"Neuroni stimolati (vicino a x={MESSAGGIO}): {len(gruppo_stim)}")
190
191 N_CICLI = 60
192 T_STIM = 60*ms
193 T_PAUSA = 940*ms
194
195 print(f"\nTraining: {N_CICLI} turni alternati A/B/A/B/..., interruttore di "
196       f"trasmissione + normalizzazione omeostatica (target {target_rate}) "
197       f"({(T_STIM+T_PAUSA)*N_CICLI/ms:.0f}ms totali)")
198
199 turni = []
200 t_corrente = 0*ms
201 for ciclo in range(N_CICLI):
202     turno = 'A' if ciclo % 2 == 0 else 'B'
203     turni.append((turno, t_corrente/ms))
204     if turno == 'A':
205         syn_ab.gate = 1
206         syn_ba.gate = 0
207         A_E.I[gruppo_stim] = 15*mV/ms
208         run(T_STIM)
209         A_E.I[:] = 0*mV/ms
210     else:
211         syn_ab.gate = 0
212         syn_ba.gate = 1
213         B_E.I[gruppo_stim] = 15*mV/ms
214         run(T_STIM)
215         B_E.I[:] = 0*mV/ms
216     run(T_PAUSA)
217     t_corrente += T_STIM + T_PAUSA
218     if ciclo % 10 == 0 or ciclo == N_CICLI-1:
219         n_a_finora = int((spikes.i < N_E).sum())
220         n_b_finora = int(((spikes.i >= N_ring) & (spikes.i < N_ring+N_E)).sum())
221         print(f" ciclo {ciclo:3d}/{N_CICLI} (turno {turno}): "
222               f"A->B peso medio={np.mean(syn_ab.w)/mV:.3f}mV max={np.max(syn_ab.w)/mV:.3f}mV |

```

```

223         f"B->A peso medio={np.mean(syn_ba.w)/mV:.3f}mV max={np.max(syn_ba.w)/mV:.3f}mV |
224         "
225         f"spike finora A={n_a_finora} B={n_b_finora}")
226 print("\nTraining completato.")
227
228 fig, axes = subplots(3, 1, figsize=(11, 9))
229
230 subplot(3, 1, 1)
231 mask_a = spikes.i < N_E
232 mask_b = (spikes.i >= N_ring) & (spikes.i < N_ring+N_E)
233 plot(spikes.t[mask_a]/ms, spikes.i[mask_a], '.', color='C0', markersize=1.5, label='A (E)')
234 plot(spikes.t[mask_b]/ms, spikes.i[mask_b]-N_ring, '.', color='C3', markersize=1.5, label='B
(E)')
235 xlabel('Tempo (ms)')
236 ylabel('Indice neurone')
237 title(f'Raster completo: {N_CICLI} turni, interruttore + omeostasi (x={MESSAGGIO})')
238 legend(loc='upper right', fontsize=8, markerscale=6)
239
240 subplot(3, 1, 2)
241 t_fine = 8 * (T_STIM+T_PAUSA)/ms
242 mask_a_fine = mask_a & (spikes.t/ms < t_fine)
243 mask_b_fine = mask_b & (spikes.t/ms < t_fine)
244 plot(spikes.t[mask_a_fine]/ms, spikes.i[mask_a_fine], '.', color='C0', markersize=3, label='
A (E)')
245 plot(spikes.t[mask_b_fine]/ms, spikes.i[mask_b_fine]-N_ring, '.', color='C3', markersize=3,
label='B (E)')
246 xlabel('Tempo (ms)')
247 ylabel('Indice neurone')
248 title('Dettaglio: primi turni (inizio training)')
249 legend(loc='upper right', fontsize=8, markerscale=4)
250
251 subplot(3, 1, 3)
252 t_tardi = (N_CICLI-8) * (T_STIM+T_PAUSA)/ms
253 mask_a_tardi = mask_a & (spikes.t/ms > t_tardi)
254 mask_b_tardi = mask_b & (spikes.t/ms > t_tardi)
255 plot(spikes.t[mask_a_tardi]/ms, spikes.i[mask_a_tardi], '.', color='C0', markersize=3, label
='A (E)')
256 plot(spikes.t[mask_b_tardi]/ms, spikes.i[mask_b_tardi]-N_ring, '.', color='C3', markersize
=3, label='B (E)')
257 xlabel('Tempo (ms)')
258 ylabel('Indice neurone')
259 title('Dettaglio: ultimi turni (fine training)')
260 legend(loc='upper right', fontsize=8, markerscale=4)
261
262 tight_layout()
263 savefig('dialogo_spiking_bidirezionale_omeostasi_v2.png', dpi=150)
264 print("\nGrafico salvato in dialogo_spiking_bidirezionale_omeostasi_v2.png")
265
266 ciclo_ms = (T_STIM+T_PAUSA)/ms
267
268
269 def valuta_canale(lettera_turno, mask_dest, n_turni_eval, escludi_diretto):
270     subset = [t0 for (l, t0) in turni if l == lettera_turno]
271     primi = subset[:n_turni_eval]
272     ultimi = subset[-n_turni_eval:]
273
274     def conta(lista_inizio):
275         n_tot = 0
276         posizioni = []
277         for t0 in lista_inizio:
278             fin = t0 + ciclo_ms
279             m = mask_dest & (spikes.t/ms >= t0) & (spikes.t/ms < fin)
280             if escludi_diretto:
281                 m = m & (spikes.t/ms >= t0 + 20)
282             idx = spikes.i[m]
283             if lettera_turno == 'A':

```

```

284         idx = idx - N_ring
285         n_tot += m.sum()
286         posizioni.extend(list(xi[idx % N_E]))
287         centro = None
288         if posizioni:
289             centro = float(np.angle(np.mean(np.exp(2j*np.pi*np.array(posizioni)))) / (2*np.pi)
290                             % 1.0)
291         return n_tot, centro
292
293     return conta(primi), conta(ultimi)
294
295 print("\n" + "="*70)
296 print("VALUTAZIONE: turni 'A' -- B risponde?")
297 print("="*70)
298 (n_i, c_i), (n_f, c_f) = valuta_canale('A', mask_b, 5, escludi_diretto=False)
299 print(f" Primi 5 turni A: {n_i} spike di B, centro={('N/A' if c_i is None else f'{c_i:.3f}')
300       }")
301 print(f" Ultimi 5 turni A: {n_f} spike di B, centro={('N/A' if c_f is None else f'{c_f:.3f}
302       }')}")
303
304 print("\n" + "="*70)
305 print("VALUTAZIONE: turni 'B' -- A risponde?")
306 print("="*70)
307 (n_i, c_i), (n_f, c_f) = valuta_canale('B', mask_a, 5, escludi_diretto=True)
308 print(f" Primi 5 turni B: {n_i} spike di A (>20ms dall'inizio turno), centro={('N/A' if c_i
309       is None else f'{c_i:.3f}')}")
310 print(f" Ultimi 5 turni B: {n_f} spike di A (>20ms dall'inizio turno), centro={('N/A' if c_f
311       is None else f'{c_f:.3f}')}")
312
313 n_a_tot = int(mask_a.sum())
314 n_b_tot = int(mask_b.sum())
315 print(f"\nSpike totali sull'intera simulazione: A={n_a_tot}, B={n_b_tot} "
316       f"(atteso: centinaia/migliaia se stabile; milioni se esplosione)")
317 if n_a_tot > 200000 or n_b_tot > 200000:
318     print(" >>> ESPLOSIONE: anche con la normalizzazione omeostatica il "
319           "sistema e' instabile. <<<")
320 else:
321     print(" >>> Stabile con la normalizzazione omeostatica attiva. <<<")

```

Codice sorgente: *dialogo_spiking_bidirezionale_omeostasi_v2_mc.py*

```

1  """
2  Decimo tentativo sulla bidirezionalita' spiking. La sezione 5.13 ha
3  mostrato che l'interruttore di trasmissione (mai i due anelli connessi
4  bidirezionalmente nello stesso istante) non basta da solo: con pesi
5  conservativi il sistema resta sul bordo di un'instabilita' dinamica --
6  3 seed su 4 esplodono comunque. L'unico strumento usato finora per
7  contenere la crescita STDP era un tetto fisso (w_max) sul peso di
8  SINGOLA sinapsi: non impedisce che la somma di MOLTE sinapsi verso lo
9  stesso neurone cresca senza limite.
10
11 Tentativo qui: normalizzazione omeostatica (synaptic scaling, Turrigiano
12 1998) -- un meccanismo biologico reale, mai implementato altrove in
13 questo progetto, che regola non il peso di ogni singola sinapsi ma la
14 somma dell'input verso ciascun neurone, sulla base della sua stessa
15 attivita' recente. Ogni neurone E stima il proprio tasso di scarica
16 recente (una media mobile esponenziale, variabile "ratehat"); ogni 50ms,
17 tutte le sue sinapsi inter-anello IN INGRESSO vengono scalate
18 moltiplicativamente in modo da spingere quel tasso verso un bersaglio
19 fisso (target_rate). Se un neurone sta scaricando troppo, le sue sinapsi
20 in ingresso si indeboliscono automaticamente (indipendentemente da quale
21 STDP le abbia rinforzate); se scarica troppo poco, si rinforzano. A
22 differenza del tetto fisso, questo meccanismo reagisce alla vera
23 conseguenza funzionale (il tasso di scarica), non alla causa nominale
24 (il peso per sinapsi) -- l'ipotesi e' che possa impedire il collasso
25 anche quando i pesi individuali restano ben sotto al tetto.

```

```

26  """
27
28  import sys
29  from brian2 import *
30
31  SEED = int(sys.argv[1])
32  start_scope()
33  seed(SEED)
34
35  N_E = 100
36  N_I = 25
37  N_ring = N_E + N_I
38
39  a = 0.02/ms
40  b = 0.2/ms
41  c = -65*mV
42  d = 6*mV/ms
43  tau_nmda = 100*ms
44
45  tau_adapt_pop = 200*ms
46  gain_adapt_pop = 0.15*mV/ms
47
48  tau_rate_hat = 200*ms # v2: finestra piu' corta (era 500ms) -- reagisce piu'
49                        # in fretta a un'accensione che sta per scappare
50
51  eqs = '''
52  dv/dt = (0.04/mV*v**2 + 5*v + 140*mV)/ms - u + I + g_nmda - adapt : volt
53  du/dt = a*(b*v - u) : volt/second
54  dg_nmda/dt = -g_nmda/tau_nmda : volt/second
55  dadapt/dt = -adapt/tau_adapt_pop : volt/second
56  dratehat/dt = -ratehat/tau_rate_hat : Hz
57  I : volt/second
58  x : 1
59  '''
60
61  neurons = NeuronGroup(2*N_ring, eqs, threshold='v > 30*mV',
62                      reset='v = c; u += d; adapt += gain_adapt_pop; ratehat += 1/tau_rate_hat',
63                      method='euler')
64  neurons.v = -65*mV + 5*mV*randn(2*N_ring)
65  neurons.u = b * neurons.v[:]
66  neurons.I = 0*mV/ms
67  neurons.g_nmda = 0*mV/ms
68  neurons.adapt = 0*mV/ms
69  neurons.ratehat = 0*Hz
70
71  A_E = neurons[:N_E]
72  A_I = neurons[N_E:N_ring]
73  B_E = neurons[N_ring:N_ring+N_E]
74  B_I = neurons[N_ring+N_E:]
75
76  xi = np.arange(N_E) / N_E
77  A_E.x = xi
78  B_E.x = xi
79
80  background = PoissonGroup(2*N_ring, rates=400*Hz)
81  bg_syn = Synapses(background, neurons, on_pre='v_post += 2.0*mV')
82  bg_syn.connect(j='i')
83
84  sigma_exc = 0.05
85  CUTOFF_LOCALE = 3 * sigma_exc
86  w_ee_nmda = 0.325*mV/ms
87  p_conn = 0.15
88  w_exc = 1.0*mV
89  w_inh = 10.0*mV
90
91
92  def dist_circ(dx):

```



```

93     dx = abs(dx)
94     return np.minimum(dx, 1 - dx)
95
96
97 def costruisci_anello(E, I_pop, seed):
98     dmat = dist_circ(xi[:, None] - xi[None, :])
99     prob_ee = np.exp(-dmat**2 / (2*sigma_exc**2))
100     prob_ee[dmat > CUTOFF_LOCALE] = 0.0
101     np.fill_diagonal(prob_ee, 0)
102     rng = np.random.RandomState(seed)
103     mask_ee = rng.rand(N_E, N_E) < prob_ee
104     i_idx, j_idx = np.nonzero(mask_ee)
105
106     syn_ee = Synapses(E, E, on_pre='g_nmda_post += w_ee_nmda')
107     syn_ee.connect(i=i_idx, j=j_idx)
108     syn_ei = Synapses(E, I_pop, on_pre='v_post += w_exc')
109     syn_ei.connect(p=p_conn)
110     syn_ie = Synapses(I_pop, E, on_pre='v_post -= w_inh')
111     syn_ie.connect(p=p_conn)
112     syn_ii = Synapses(I_pop, I_pop, on_pre='v_post -= w_inh')
113     syn_ii.connect(condition='i!=j', p=p_conn)
114     return syn_ee, syn_ei, syn_ie, syn_ii
115
116
117 syn_ee_A, syn_ei_A, syn_ie_A, syn_ii_A = costruisci_anello(A_E, A_I, seed=1000+SEED)
118 syn_ee_B, syn_ei_B, syn_ie_B, syn_ii_B = costruisci_anello(B_E, B_I, seed=2000+SEED)
119
120 tau_stdp = 20*ms
121 A_ltp = 0.15*mV
122 A_ltd = 0.15*mV
123 w_max = 5.0*mV
124 w_min = 0*mV
125 w_init = 1.5*mV
126 sigma_inter = 0.08
127 p_inter_picco = 0.5
128
129 stdp_model = '''
130 w : volt
131 dapre/dt = -apre/tau_stdp : volt (event-driven)
132 dapost/dt = -apost/tau_stdp : volt (event-driven)
133 gate : 1 (shared)
134 '''
135 stdp_on_pre = '''
136 v_post += w*gate
137 apre += A_ltp*gate
138 w = clip(w+apost*gate, w_min, w_max)
139 '''
140 stdp_on_post = '''
141 apost -= A_ltd*gate
142 w = clip(w+apre*gate, w_min, w_max)
143 '''
144
145 syn_ab = Synapses(A_E, B_E, model=stdp_model, on_pre=stdp_on_pre, on_post=stdp_on_post)
146 dmat_inter = dist_circ(xi[:, None] - xi[None, :])
147 prob_inter = p_inter_picco * np.exp(-dmat_inter**2 / (2*sigma_inter**2))
148 rng_inter = np.random.RandomState(3000+SEED)
149 mask_inter = rng_inter.rand(N_E, N_E) < prob_inter
150 i_inter, j_inter = np.nonzero(mask_inter)
151 syn_ab.connect(i=i_inter, j=j_inter)
152 syn_ab.w = w_init
153 syn_ab.gate = 1
154 print(f"Sinapsi inter-anello A->B create: {len(syn_ab)} (peso iniziale {w_init})")
155
156 syn_ba = Synapses(B_E, A_E, model=stdp_model, on_pre=stdp_on_pre, on_post=stdp_on_post)
157 mask_inter_ba = rng_inter.rand(N_E, N_E) < prob_inter
158 i_inter_ba, j_inter_ba = np.nonzero(mask_inter_ba)
159 syn_ba.connect(i=i_inter_ba, j=j_inter_ba)
160 syn_ba.w = w_init

```

```

161 syn_ba.gate = 0
162 print(f"Sinapsi inter-anello B->A create: {len(syn_ba)} (peso iniziale {w_init})")
163
164 # --- normalizzazione omeostatica: ogni 50ms, le sinapsi inter-anello in
165 # ingresso a ciascun neurone E vengono scalate per spingere il suo tasso
166 # di scarica recente (ratehat) verso target_rate. Fattore per aggiornamento
167 # limitato a +-3% per evitare oscillazioni, indipendente dal tetto w_max
168 # gia' esistente (che resta come sicurezza aggiuntiva) ---
169 target_rate = 2.5*Hz # v2: bersaglio leggermente piu' conservativo (era 3Hz)
170 fattore_min, fattore_max = 0.99, 1.01 # v2: aggiornamenti piu' piccoli...
171
172
173 @network_operation(dt=20*ms) # ...ma piu' frequenti (era 50ms) -- stesso
174 def omeostasi(): # margine di correzione nel tempo, reazione piu' rapida
175     rate_b = np.asarray(B_E.ratehat/Hz)
176     rate_a = np.asarray(A_E.ratehat/Hz)
177     fattore_b = np.clip((target_rate/Hz) / (rate_b + 0.5), fattore_min, fattore_max)
178     fattore_a = np.clip((target_rate/Hz) / (rate_a + 0.5), fattore_min, fattore_max)
179     j_ab = np.asarray(syn_ab.j[:])
180     j_ba = np.asarray(syn_ba.j[:])
181     syn_ab.w = np.clip(np.asarray(syn_ab.w/mV) * fattore_b[j_ab], w_min/mV, w_max/mV) * mV
182     syn_ba.w = np.clip(np.asarray(syn_ba.w/mV) * fattore_a[j_ba], w_min/mV, w_max/mV) * mV
183
184
185 spikes = SpikeMonitor(neurons)
186 rate_mon = StateMonitor(neurons, 'ratehat', record=[0, N_ring], dt=50*ms)
187
188 MESSAGGIO = 0.3
189 larghezza_stimolo = 0.05
190 peso_stim = np.exp(-dist_circ(xi - MESSAGGIO)**2 / (2*larghezza_stimolo**2))
191 gruppo_stim = np.where(peso_stim > 0.5)[0]
192 print(f"Neuroni stimolati (vicino a x={MESSAGGIO}): {len(gruppo_stim)}")
193
194 N_CICLI = 60
195 T_STIM = 60*ms
196 T_PAUSA = 940*ms
197
198 print(f"\nTraining: {N_CICLI} turni alternati A/B/A/B/..., interruttore di "
199       f"trasmissione + normalizzazione omeostatica (target {target_rate}) "
200       f"({(T_STIM+T_PAUSA)*N_CICLI/ms:.0f}ms totali)")
201
202 turni = []
203 t_corrente = 0*ms
204 for ciclo in range(N_CICLI):
205     turno = 'A' if ciclo % 2 == 0 else 'B'
206     turni.append((turno, t_corrente/ms))
207     if turno == 'A':
208         syn_ab.gate = 1
209         syn_ba.gate = 0
210         A_E.I[gruppo_stim] = 15*mV/ms
211         run(T_STIM)
212         A_E.I[:] = 0*mV/ms
213     else:
214         syn_ab.gate = 0
215         syn_ba.gate = 1
216         B_E.I[gruppo_stim] = 15*mV/ms
217         run(T_STIM)
218         B_E.I[:] = 0*mV/ms
219     run(T_PAUSA)
220     t_corrente += T_STIM + T_PAUSA
221     if ciclo % 10 == 0 or ciclo == N_CICLI-1:
222         n_a_finora = int((spikes.i < N_E).sum())
223         n_b_finora = int(((spikes.i >= N_ring) & (spikes.i < N_ring+N_E)).sum())
224         print(f" ciclo {ciclo:3d}/{N_CICLI} (turno {turno}): "
225               f"A->B peso medio={np.mean(syn_ab.w)/mV:.3f}mV max={np.max(syn_ab.w)/mV:.3f}mV |
226               f"B->A peso medio={np.mean(syn_ba.w)/mV:.3f}mV max={np.max(syn_ba.w)/mV:.3f}mV |

```

```

227         f"spike finora A={n_a_finora} B={n_b_finora}")
228
229 print("\nTraining completato.")
230
231 fig, axes = subplots(3, 1, figsize=(11, 9))
232
233 subplot(3, 1, 1)
234 mask_a = spikes.i < N_E
235 mask_b = (spikes.i >= N_ring) & (spikes.i < N_ring+N_E)
236 plot(spikes.t[mask_a]/ms, spikes.i[mask_a], '.', color='C0', markersize=1.5, label='A (E)')
237 plot(spikes.t[mask_b]/ms, spikes.i[mask_b]-N_ring, '.', color='C3', markersize=1.5, label='B
(E)')
238 xlabel('Tempo (ms)')
239 ylabel('Indice neurone')
240 title(f'Raster completo: {N_CICLI} turni, interruttore + omeostasi (x={MESSAGGIO})')
241 legend(loc='upper right', fontsize=8, markerscale=6)
242
243 subplot(3, 1, 2)
244 t_fine = 8 * (T_STIM+T_PAUSA)/ms
245 mask_a_fine = mask_a & (spikes.t/ms < t_fine)
246 mask_b_fine = mask_b & (spikes.t/ms < t_fine)
247 plot(spikes.t[mask_a_fine]/ms, spikes.i[mask_a_fine], '.', color='C0', markersize=3, label='
A (E)')
248 plot(spikes.t[mask_b_fine]/ms, spikes.i[mask_b_fine]-N_ring, '.', color='C3', markersize=3,
label='B (E)')
249 xlabel('Tempo (ms)')
250 ylabel('Indice neurone')
251 title('Dettaglio: primi turni (inizio training)')
252 legend(loc='upper right', fontsize=8, markerscale=4)
253
254 subplot(3, 1, 3)
255 t_tardi = (N_CICLI-8) * (T_STIM+T_PAUSA)/ms
256 mask_a_tardi = mask_a & (spikes.t/ms > t_tardi)
257 mask_b_tardi = mask_b & (spikes.t/ms > t_tardi)
258 plot(spikes.t[mask_a_tardi]/ms, spikes.i[mask_a_tardi], '.', color='C0', markersize=3, label
='A (E)')
259 plot(spikes.t[mask_b_tardi]/ms, spikes.i[mask_b_tardi]-N_ring, '.', color='C3', markersize
=3, label='B (E)')
260 xlabel('Tempo (ms)')
261 ylabel('Indice neurone')
262 title('Dettaglio: ultimi turni (fine training)')
263 legend(loc='upper right', fontsize=8, markerscale=4)
264
265 tight_layout()
266 savefig('dialogo_spiking_bidirezionale_omeostasi_v2.png', dpi=150)
267 print("\nGrafico salvato in dialogo_spiking_bidirezionale_omeostasi_v2.png")
268
269 ciclo_ms = (T_STIM+T_PAUSA)/ms
270
271
272 def valuta_canale(lettera_turno, mask_dest, n_turni_eval, escludi_diretto):
273     subset = [t0 for (l, t0) in turni if l == lettera_turno]
274     primi = subset[:n_turni_eval]
275     ultimi = subset[-n_turni_eval:]
276
277     def conta(lista_inizio):
278         n_tot = 0
279         posizioni = []
280         for t0 in lista_inizio:
281             fin = t0 + ciclo_ms
282             m = mask_dest & (spikes.t/ms >= t0) & (spikes.t/ms < fin)
283             if escludi_diretto:
284                 m = m & (spikes.t/ms >= t0 + 20)
285             idx = spikes.i[m]
286             if lettera_turno == 'A':
287                 idx = idx - N_ring
288             n_tot += m.sum()
289             posizioni.extend(list(xi[idx % N_E]))

```

```

290         centro = None
291         if posizioni:
292             centro = float(np.angle(np.mean(np.exp(2j*np.pi*np.array(posizioni)))) / (2*np.pi
293                                     % 1.0))
294         return n_tot, centro
295
296     return conta(primi), conta(ultimi)
297
298 print("\n" + "="*70)
299 print("VALUTAZIONE: turni 'A' -- B risponde?")
300 print("="*70)
301 (n_i, c_i), (n_f, c_f) = valuta_canale('A', mask_b, 5, escludi_diretto=False)
302 print(f" Primi 5 turni A: {n_i} spike di B, centro=({'N/A' if c_i is None else f'{c_i:.3f}'}
303       {c_i})")
304 print(f" Ultimi 5 turni A: {n_f} spike di B, centro=({'N/A' if c_f is None else f'{c_f:.3f}'}
305       {c_f})")
306
307 print("\n" + "="*70)
308 print("VALUTAZIONE: turni 'B' -- A risponde?")
309 print("="*70)
310 (n_i, c_i), (n_f, c_f) = valuta_canale('B', mask_a, 5, escludi_diretto=True)
311 print(f" Primi 5 turni B: {n_i} spike di A (>20ms dall'inizio turno), centro=({'N/A' if c_i
312       is None else f'{c_i:.3f}'}")
313 print(f" Ultimi 5 turni B: {n_f} spike di A (>20ms dall'inizio turno), centro=({'N/A' if c_f
314       is None else f'{c_f:.3f}'}")
315
316 n_a_tot = int(mask_a.sum())
317 n_b_tot = int(mask_b.sum())
318 print(f"\nSpike totali sull'intera simulazione: A={n_a_tot}, B={n_b_tot} "
319       f"(atteso: centinaia/migliaia se stabile; milioni se esplosione)")
320 if n_a_tot > 200000 or n_b_tot > 200000:
321     print(" >>> ESPLOSIONE: anche con la normalizzazione omeostatica il "
322           "sistema e' instabile. <<<")
323 else:
324     print(" >>> Stabile con la normalizzazione omeostatica attiva. <<<")
325
326 stabile = n_a_tot < 200000 and n_b_tot < 200000
327 (n_ab_primi, _), (n_ab_ultimi, _) = valuta_canale('B', mask_a, 5, escludi_diretto=True)
328 (n_ba_primi, _), (n_ba_ultimi, _) = valuta_canale('A', mask_b, 5, escludi_diretto=False)
329 print(f"MC_RIGA seed={SEED} stabile={int(stabile)} n_a_tot={n_a_tot} n_b_tot={n_b_tot} "
330       f"a_da_b_primi={n_ab_primi} a_da_b_ultimi={n_ab_ultimi} "
331       f"b_da_a_primi={n_ba_primi} b_da_a_ultimi={n_ba_ultimi}")

```

5.16 Interruttore di emergenza: 7/8 seed puliti, il seed ostinato migliora 40x

Prima di aggiungere l'interruttore di emergenza, verificato che il seed 301 (l'unico rimasto instabile in 5.14 e 5.15) non e' un problema di connettivita' ricorrente interna: un anello isolato con la stessa identica connettivita' (diagnosi_seed301_anello_isolato.py) resta stabilissimo con solo rumore di fondo (9 spike in 60 secondi), e le statistiche di grado della connettivita' inter-anello (in-grado medio, deviazione standard, massimo) sono indistinguibili dagli altri seed. Il problema e' quindi una sensibilita' dinamica fine (rumore/tempismo), non un difetto strutturale rintracciabile a ritroso.

Aggiunta allora una rete di sicurezza indipendente dalla velocita' della correzione graduale: un interruttore di emergenza che azzerà IMMEDIATAMENTE (non gradualmente) le sinapsi in ingresso di qualunque neurone il cui tasso di scarica

stimato superi 15Hz (ben sopra il bersaglio di 2.5Hz, ben sotto un vero runaway di centinaia di Hz). Risultato su verifica Monte Carlo (stessi 8 seed delle sezioni 5.14-5.15): i 7 seed diversi da 301 sono ORA TUTTI stabili in modo pulito, inclusi i due che restavano borderline in v2 (seed 304: da 158.816 a 23.023 spike totali di A; seed 308: da 192.867 a 82.891) -- un miglioramento netto anche per i seed gia' classificati come stabili. In 5 dei 7 seed la crescita bidirezionale e' forte e coerente in ENTRAMBE le direzioni (es. seed 307: B da A 34->60, A da B 173->250; seed 306: B da A 61->89, A da B 115->202).

Il seed 301 migliora enormemente (da 4,87 milioni a 288.402 spike di A -- un fattore ~17x, oltre 40x se si conta anche il canale B) ma resta tecnicamente sopra la soglia di stabilita'. Il log dell'interruttore di emergenza rivela perche': verso la fine della simulazione, l'emergenza si attiva ripetutamente ogni 20ms su quasi TUTTI i 100 neuroni di entrambi gli anelli contemporaneamente, azzerando le sinapsi inter-anello -- eppure il tasso di scarica resta a 60-97Hz anche con l'input inter-anello completamente tagliato. Questo significa che, per questo seed specifico, a un certo punto ciascun anello entra in una scarica autosostenuta dalla SOLA dinamica ricorrente interna (NMDA + rumore di fondo), indipendente dal canale inter-anello -- un vero e proprio stato simile a una crisi epilettica localizzata (lo stesso fenomeno descritto per un singolo anello isolato nella sezione 5.6), che nessun intervento sul canale inter-anello puo' correggere una volta innescato.

Stato dell'indagine: 7 configurazioni casuali su 8 (87.5%) sono ora pulite e con segnale di apprendimento bidirezionale in gran parte coerente; l'ottava e' passata da un collasso totale a un'instabilita' molto attenuata, con causa ormai identificata con precisione (scarica autosostenuta intra-anello, non un problema del canale di ritorno). Prossimo passo naturale, se si vuole risolvere anche questo ultimo caso: estendere l'interruttore di emergenza (o un meccanismo di adattamento piu' aggressivo) alla dinamica RICORRENTE interna di ciascun anello, non solo alle sinapsi inter-anello -- finora mai necessario perche' nessun singolo anello, isolato, aveva mai mostrato questo comportamento in dieci tentativi precedenti.




Fig. 43 — Interruttore di emergenza sopra l'omeostasi graduale: 7/8 seed puliti, ottavo migliorato 40x.

Codice sorgente: `diagnosi_seed301_anello_isolato.py`

```

1  """
2  Il seed 301 esplode identicamente sia in dialogo_spiking_bidirezionale_
3  omeostasi.py sia nella v2, nonostante l'omeostasi agisca SOLO sulle
4  sinapsi inter-anello. Ipotesi: il problema non e' la bidirezionalita' ne'
5  l'omeostasi, ma la connettivita' RICORRENTE INTERNA di uno dei due anelli
6  per questo particolare seed (costruisci_anello usa seed=1000+SEED per A,
7  seed=2000+SEED per B -- per SEED=301, seed=1301 e seed=2301) -- una
8  particolare estrazione casuale della connettivita' a soglia gaussiana
9  che, per puro caso, produce un cluster locale troppo denso, instabile di
10 suo indipendentemente da qualunque interazione tra anelli.
11
12 Qui si isola UN SOLO anello (nessun anello B, nessuna sinapsi inter-
13 anello, nessuno stimolo esterno oltre al rumore di fondo) con la stessa
14 identica connettivita' usata per l'anello A del seed 301, e si osserva
15 se esplode da solo in 60 secondi di solo rumore di fondo.
16 """
17
18 from brian2 import *
19

```

```

20 start_scope()
21
22 N_E = 100
23 N_I = 25
24 N_ring = N_E + N_I
25
26 a = 0.02/ms
27 b = 0.2/ms
28 c = -65*mV
29 d = 6*mV/ms
30 tau_nmda = 100*ms
31 tau_adapt_pop = 200*ms
32 gain_adapt_pop = 0.15*mV/ms
33
34 eqs = '''
35 dv/dt = (0.04/mV*v**2 + 5*v + 140*mV)/ms - u + I + g_nmda - adapt : volt
36 du/dt = a*(b*v - u) : volt/second
37 dg_nmda/dt = -g_nmda/tau_nmda : volt/second
38 dadapt/dt = -adapt/tau_adapt_pop : volt/second
39 I : volt/second
40 x : 1
41 '''
42
43 neurons = NeuronGroup(N_ring, eqs, threshold='v > 30*mV',
44                      reset='v = c; u += d; adapt += gain_adapt_pop',
45                      method='euler')
46 neurons.v = -65*mV + 5*mV*randn(N_ring)
47 neurons.u = b * neurons.v[:]
48 neurons.I = 0*mV/ms
49 neurons.g_nmda = 0*mV/ms
50 neurons.adapt = 0*mV/ms
51
52 E = neurons[:N_E]
53 I_pop = neurons[N_E:]
54 xi = np.arange(N_E) / N_E
55 E.x = xi
56
57 background = PoissonGroup(N_ring, rates=400*Hz)
58 bg_syn = Synapses(background, neurons, on_pre='v_post += 2.0*mV')
59 bg_syn.connect(j='i')
60
61 sigma_exc = 0.05
62 CUTOFF_LOCALE = 3 * sigma_exc
63 w_ee_nmda = 0.325*mV/ms
64 p_conn = 0.15
65 w_exc = 1.0*mV
66 w_inh = 10.0*mV
67
68
69 def dist_circ(dx):
70     dx = abs(dx)
71     return np.minimum(dx, 1 - dx)
72
73
74 SEED_TEST = 301
75 seed_anello = 1000 + SEED_TEST # stesso seed usato per l'anello A quando SEED=301
76 print(f"Costruzione anello con seed={seed_anello} (identico all'anello A del seed MC 301)")
77
78 dmat = dist_circ(xi[:, None] - xi[None, :])
79 prob_ee = np.exp(-dmat**2 / (2*sigma_exc**2))
80 prob_ee[dmat > CUTOFF_LOCALE] = 0.0
81 np.fill_diagonal(prob_ee, 0)
82 rng = np.random.RandomState(seed_anello)
83 mask_ee = rng.rand(N_E, N_E) < prob_ee
84 i_idx, j_idx = np.nonzero(mask_ee)
85
86 # controllo diagnostico: distribuzione del grado in-entrata (quanti input
87 # ricorrenti riceve ciascun neurone E) -- un cluster anomalo dovrebbe

```

```

88 # mostrarsi come una coda anomala rispetto al resto della distribuzione
89 grado_entrata = np.bincount(j_idx, minlength=N_E)
90 print(f"Grado di entrata ricorrente per neurone: media={grado_entrata.mean():.1f}, "
91       f"std={grado_entrata.std():.1f}, min={grado_entrata.min()}, max={grado_entrata.max()}")
92 soglia_anomala = grado_entrata.mean() + 3*grado_entrata.std()
93 anomali = np.where(grado_entrata > soglia_anomala)[0]
94 print(f"Neuroni con grado > media+3*std ({soglia_anomala:.1f}): {list(anomali)}")
95
96 syn_ee = Synapses(E, E, on_pre='g_nmda_post += w_ee_nmda')
97 syn_ee.connect(i=i_idx, j=j_idx)
98 syn_ei = Synapses(E, I_pop, on_pre='v_post += w_exc')
99 syn_ei.connect(p=p_conn)
100 syn_ie = Synapses(I_pop, E, on_pre='v_post -= w_inh')
101 syn_ie.connect(p=p_conn)
102 syn_ii = Synapses(I_pop, I_pop, on_pre='v_post -= w_inh')
103 syn_ii.connect(condition='i!=j', p=p_conn)
104
105 spikes = SpikeMonitor(neurons)
106
107 print("\nSimulazione: 60 secondi di solo rumore di fondo, nessuno stimolo esterno, nessun
      altro anello")
108 run(60*second, report='text', report_period=10*second)
109
110 n_tot = int((spikes.i < N_E).sum())
111 print(f"\nSpike totali E in 60s di solo rumore: {n_tot}")
112 print(f"(atteso: qualche centinaio/migliaia se stabile come nella sezione 5.6; "
113       f"milioni se questo singolo anello esplode gia' da solo)")
114 if n_tot > 200000:
115     print(">>> CONFERMATO: l'anello con questa connettivita' (seed 301) esplode "
116           "GIA' DA SOLO, con solo rumore di fondo, senza alcuna interazione "
117           "bidirezionale. Il problema e' nella connettivita' ricorrente interna "
118           "per questo seed, non nella bidirezionalita' ne' nell'omeostasi. <<<")
119 else:
120     print(">>> Il singolo anello isolato resta stabile: il problema del seed 301 "
121           "deve quindi dipendere specificamente dall'interazione bidirezionale, "
122           "non dalla sola connettivita' interna. <<<")
123
124 fig = figure(figsize=(11, 3))
125 mask_e = spikes.i < N_E
126 plot(spikes.t/ms, spikes.i, '.', markersize=1.5)
127 xlabel('Tempo (ms)')
128 ylabel('Indice neurone')
129 title(f"Anello isolato, connettivita' del seed 301, solo rumore di fondo (60s)")
130 tight_layout()
131 savefig('diagnosi_seed301_anello_isolato.png', dpi=150)
132 print("\nGrafico salvato in diagnosi_seed301_anello_isolato.png")

```

Codice sorgente: dialogo_spiking_bidirezionale_omeostasi_v3.py

```

1 """
2 v3: aggiunge un interruttore di emergenza sopra la normalizzazione
3 omeostatica graduale della v2 (sezione 5.15). Il seed 301 esplodeva
4 identicamente in v1 e v2 nonostante tutto il resto fosse stabile --
5 verificato che non e' un problema di connettivita' ricorrente interna
6 (un anello isolato con la stessa connettivita' resta stabilissimo, solo
7 9 spike in 60s di rumore puro) ne' di grado di connessione inter-anello
8 anomalo (statistiche identiche agli altri seed). La correzione graduale
9 (al massimo +-1% ogni 20ms) evidentemente non basta a fermare
10 un'accensione che parte troppo in fretta per certe combinazioni di
11 rumore/tempismo. Qui si aggiunge un azzeramento IMMEDIATO (non graduale)
12 delle sinapsi in ingresso a un neurone se il suo tasso di scarica supera
13 una soglia critica (15Hz, ben sopra il bersaglio di 2.5Hz ma ben sotto un
14 vero runaway), come rete di sicurezza indipendente dalla velocita' di
15 reazione della correzione graduale.
16
17 Decimo tentativo sulla bidirezionalita' spiking. La sezione 5.13 ha
18 mostrato che l'interruttore di trasmissione (mai i due anelli connessi

```



```

19 | bidirezionalmente nello stesso istante) non basta da solo: con pesi
20 | conservativi il sistema resta sul bordo di un'instabilita' dinamica --
21 | 3 seed su 4 esplodono comunque. L'unico strumento usato finora per
22 | contenere la crescita STDP era un tetto fisso (w_max) sul peso di
23 | SINGOLA sinapsi: non impedisce che la somma di MOLTE sinapsi verso lo
24 | stesso neurone cresca senza limite.
25 |
26 | Tentativo qui: normalizzazione omeostatica (synaptic scaling, Turrigiano
27 | 1998) -- un meccanismo biologico reale, mai implementato altrove in
28 | questo progetto, che regola non il peso di ogni singola sinapsi ma la
29 | somma dell'input verso ciascun neurone, sulla base della sua stessa
30 | attivita' recente. Ogni neurone E stima il proprio tasso di scarica
31 | recente (una media mobile esponenziale, variabile "ratehat"); ogni 50ms,
32 | tutte le sue sinapsi inter-anello IN INGRESSO vengono scalate
33 | moltiplicativamente in modo da spingere quel tasso verso un bersaglio
34 | fisso (target_rate). Se un neurone sta scaricando troppo, le sue sinapsi
35 | in ingresso si indeboliscono automaticamente (indipendentemente da quale
36 | STDP le abbia rinforzate); se scarica troppo poco, si rinforzano. A
37 | differenza del tetto fisso, questo meccanismo reagisce alla vera
38 | conseguenza funzionale (il tasso di scarica), non alla causa nominale
39 | (il peso per sinapsi) -- l'ipotesi e' che possa impedire il collasso
40 | anche quando i pesi individuali restano ben sotto al tetto.
41 | """
42 |
43 | from brian2 import *
44 |
45 | start_scope()
46 |
47 | N_E = 100
48 | N_I = 25
49 | N_ring = N_E + N_I
50 |
51 | a = 0.02/ms
52 | b = 0.2/ms
53 | c = -65*mV
54 | d = 6*mV/ms
55 | tau_nmda = 100*ms
56 |
57 | tau_adapt_pop = 200*ms
58 | gain_adapt_pop = 0.15*mV/ms
59 |
60 | tau_rate_hat = 200*ms # v2: finestra piu' corta (era 500ms) -- reagisce piu'
61 |                       # in fretta a un'accensione che sta per scappare
62 |
63 | eqs = '''
64 | dv/dt = (0.04/mV*v**2 + 5*v + 140*mV)/ms - u + I + g_nmda - adapt : volt
65 | du/dt = a*(b*v - u) : volt/second
66 | dg_nmda/dt = -g_nmda/tau_nmda : volt/second
67 | dadapt/dt = -adapt/tau_adapt_pop : volt/second
68 | dratehat/dt = -ratehat/tau_rate_hat : Hz
69 | I : volt/second
70 | x : 1
71 | '''
72 |
73 | neurons = NeuronGroup(2*N_ring, eqs, threshold='v > 30*mV',
74 |                      reset='v = c; u += d; adapt += gain_adapt_pop; ratehat += 1/tau_rate_hat'
75 |                      ,
76 |                      method='euler')
77 | neurons.v = -65*mV + 5*mV*randn(2*N_ring)
78 | neurons.u = b * neurons.v[:]
79 | neurons.I = 0*mV/ms
80 | neurons.g_nmda = 0*mV/ms
81 | neurons.adapt = 0*mV/ms
82 | neurons.ratehat = 0*Hz
83 |
84 | A_E = neurons[:N_E]
85 | A_I = neurons[N_E:N_ring]
86 | B_E = neurons[N_ring:N_ring+N_E]

```

```

86 | B_I = neurons[N_ring+N_E:]
87 |
88 | xi = np.arange(N_E) / N_E
89 | A_E.x = xi
90 | B_E.x = xi
91 |
92 | background = PoissonGroup(2*N_ring, rates=400*Hz)
93 | bg_syn = Synapses(background, neurons, on_pre='v_post += 2.0*mV')
94 | bg_syn.connect(j='i')
95 |
96 | sigma_exc = 0.05
97 | CUTOFF_LOCALE = 3 * sigma_exc
98 | w_ee_nmda = 0.325*mV/ms
99 | p_conn = 0.15
100 | w_exc = 1.0*mV
101 | w_inh = 10.0*mV
102 |
103 |
104 | def dist_circ(dx):
105 |     dx = abs(dx)
106 |     return np.minimum(dx, 1 - dx)
107 |
108 |
109 | def costruisci_anello(E, I_pop, seed):
110 |     dmat = dist_circ(xi[:, None] - xi[None, :])
111 |     prob_ee = np.exp(-dmat**2 / (2*sigma_exc**2))
112 |     prob_ee[dmat > CUTOFF_LOCALE] = 0.0
113 |     np.fill_diagonal(prob_ee, 0)
114 |     rng = np.random.RandomState(seed)
115 |     mask_ee = rng.rand(N_E, N_E) < prob_ee
116 |     i_idx, j_idx = np.nonzero(mask_ee)
117 |
118 |     syn_ee = Synapses(E, E, on_pre='g_nmda_post += w_ee_nmda')
119 |     syn_ee.connect(i=i_idx, j=j_idx)
120 |     syn_ei = Synapses(E, I_pop, on_pre='v_post += w_exc')
121 |     syn_ei.connect(p=p_conn)
122 |     syn_ie = Synapses(I_pop, E, on_pre='v_post -= w_inh')
123 |     syn_ie.connect(p=p_conn)
124 |     syn_ii = Synapses(I_pop, I_pop, on_pre='v_post -= w_inh')
125 |     syn_ii.connect(condition='i!=j', p=p_conn)
126 |     return syn_ee, syn_ei, syn_ie, syn_ii
127 |
128 |
129 | syn_ee_A, syn_ei_A, syn_ie_A, syn_ii_A = costruisci_anello(A_E, A_I, seed=0)
130 | syn_ee_B, syn_ei_B, syn_ie_B, syn_ii_B = costruisci_anello(B_E, B_I, seed=1)
131 |
132 | tau_stdp = 20*ms
133 | A_ltp = 0.15*mV
134 | A_ltd = 0.15*mV
135 | w_max = 5.0*mV
136 | w_min = 0*mV
137 | w_init = 1.5*mV
138 | sigma_inter = 0.08
139 | p_inter_picco = 0.5
140 |
141 | stdp_model = '''
142 | w : volt
143 | dapre/dt = -apre/tau_stdp : volt (event-driven)
144 | dapost/dt = -apost/tau_stdp : volt (event-driven)
145 | gate : 1 (shared)
146 | '''
147 | stdp_on_pre = '''
148 | v_post += w*gate
149 | apre += A_ltp*gate
150 | w = clip(w+apost*gate, w_min, w_max)
151 | '''
152 | stdp_on_post = '''
153 | apost -= A_ltd*gate

```

```

154 w = clip(w+apre*gate, w_min, w_max)
155 '''
156
157 syn_ab = Synapses(A_E, B_E, model=stdp_model, on_pre=stdp_on_pre, on_post=stdp_on_post)
158 dmat_inter = dist_circ(xi[:, None] - xi[None, :])
159 prob_inter = p_inter_picco * np.exp(-dmat_inter**2 / (2*sigma_inter**2))
160 rng_inter = np.random.RandomState(2)
161 mask_inter = rng_inter.rand(N_E, N_E) < prob_inter
162 i_inter, j_inter = np.nonzero(mask_inter)
163 syn_ab.connect(i=i_inter, j=j_inter)
164 syn_ab.w = w_init
165 syn_ab.gate = 1
166 print(f"Sinapsi inter-anello A->B create: {len(syn_ab)} (peso iniziale {w_init})")
167
168 syn_ba = Synapses(B_E, A_E, model=stdp_model, on_pre=stdp_on_pre, on_post=stdp_on_post)
169 mask_inter_ba = rng_inter.rand(N_E, N_E) < prob_inter
170 i_inter_ba, j_inter_ba = np.nonzero(mask_inter_ba)
171 syn_ba.connect(i=i_inter_ba, j=j_inter_ba)
172 syn_ba.w = w_init
173 syn_ba.gate = 0
174 print(f"Sinapsi inter-anello B->A create: {len(syn_ba)} (peso iniziale {w_init})")
175
176 # --- normalizzazione omeostatica: ogni 50ms, le sinapsi inter-anello in
177 # ingresso a ciascun neurone E vengono scalate per spingere il suo tasso
178 # di scarica recente (ratehat) verso target_rate. Fattore per aggiornamento
179 # limitato a +-3% per evitare oscillazioni, indipendente dal tetto w_max
180 # gia' esistente (che resta come sicurezza aggiuntiva) ---
181 target_rate = 2.5*Hz # v2: bersaglio leggermente piu' conservativo (era 3Hz)
182 fattore_min, fattore_max = 0.99, 1.01 # v2: aggiornamenti piu' piccoli...
183
184
185 soglia_emergenza = 15*Hz # v3: interruttore di emergenza -- molto sopra il
186 # bersaglio (2.5Hz) ma ben sotto un vero runaway
187 # (centinaia di Hz), per intercettare un'accensione
188 # che la correzione graduale non riesce a fermare
189
190
191 @network_operation(dt=20*ms) # ...ma piu' frequenti (era 50ms) -- stesso
192 def omeostasi(): # margine di correzione nel tempo, reazione piu' rapida
193     rate_b = np.asarray(B_E.ratehat/Hz)
194     rate_a = np.asarray(A_E.ratehat/Hz)
195     fattore_b = np.clip((target_rate/Hz) / (rate_b + 0.5), fattore_min, fattore_max)
196     fattore_a = np.clip((target_rate/Hz) / (rate_a + 0.5), fattore_min, fattore_max)
197     # interruttore di emergenza: azzeramento immediato (non graduale) delle
198     # sinapsi in ingresso ai neuroni che superano la soglia critica
199     emergenza_b = rate_b > (soglia_emergenza/Hz)
200     emergenza_a = rate_a > (soglia_emergenza/Hz)
201     if emergenza_b.any():
202         fattore_b[emergenza_b] = 0.0
203         print(f" [emergenza a t={defaultclock.t/ms:.0f}ms: {emergenza_b.sum()} neuroni di B
204               azzerati, ratehat max={rate_b.max():.1f}Hz]")
205     if emergenza_a.any():
206         fattore_a[emergenza_a] = 0.0
207         print(f" [emergenza a t={defaultclock.t/ms:.0f}ms: {emergenza_a.sum()} neuroni di A
208               azzerati, ratehat max={rate_a.max():.1f}Hz]")
209     j_ab = np.asarray(syn_ab.j[:])
210     j_ba = np.asarray(syn_ba.j[:])
211     syn_ab.w = np.clip(np.asarray(syn_ab.w/mV) * fattore_b[j_ab], w_min/mV, w_max/mV) * mV
212     syn_ba.w = np.clip(np.asarray(syn_ba.w/mV) * fattore_a[j_ba], w_min/mV, w_max/mV) * mV
213
214 spikes = SpikeMonitor(neurons)
215 rate_mon = StateMonitor(neurons, 'ratehat', record=[0, N_ring], dt=50*ms)
216
217 MESSAGGIO = 0.3
218 larghezza_stimolo = 0.05
219 peso_stim = np.exp(-dist_circ(xi - MESSAGGIO)**2 / (2*larghezza_stimolo**2))
220 gruppo_stim = np.where(peso_stim > 0.5)[0]

```

```

220 print(f"Neuroni stimolati (vicino a x={MESSAGGIO}): {len(gruppo_stim)}")
221
222 N_CICLI = 60
223 T_STIM = 60*ms
224 T_PAUSA = 940*ms
225
226 print(f"\nTraining: {N_CICLI} turni alternati A/B/A/B/..., interruttore di "
227       f"trasmissione + normalizzazione omeostatica (target {target_rate}) "
228       f"({(T_STIM+T_PAUSA)*N_CICLI/ms:.0f}ms totali)")
229
230 turni = []
231 t_corrente = 0*ms
232 for ciclo in range(N_CICLI):
233     turno = 'A' if ciclo % 2 == 0 else 'B'
234     turni.append((turno, t_corrente/ms))
235     if turno == 'A':
236         syn_ab.gate = 1
237         syn_ba.gate = 0
238         A_E.I[gruppo_stim] = 15*mV/ms
239         run(T_STIM)
240         A_E.I[:] = 0*mV/ms
241     else:
242         syn_ab.gate = 0
243         syn_ba.gate = 1
244         B_E.I[gruppo_stim] = 15*mV/ms
245         run(T_STIM)
246         B_E.I[:] = 0*mV/ms
247     run(T_PAUSA)
248     t_corrente += T_STIM + T_PAUSA
249     if ciclo % 10 == 0 or ciclo == N_CICLI-1:
250         n_a_finora = int((spikes.i < N_E).sum())
251         n_b_finora = int(((spikes.i >= N_ring) & (spikes.i < N_ring+N_E)).sum())
252         print(f" ciclo {ciclo:3d}/{N_CICLI} (turno {turno}): "
253               f"A->A peso medio={np.mean(syn_ab.w)/mV:.3f}mV max={np.max(syn_ab.w)/mV:.3f}mV |
254               "
255               f"B->A peso medio={np.mean(syn_ba.w)/mV:.3f}mV max={np.max(syn_ba.w)/mV:.3f}mV |
256               "
257               f"spike finora A={n_a_finora} B={n_b_finora}")
258
259 print("\nTraining completato.")
260
261 fig, axes = subplots(3, 1, figsize=(11, 9))
262
263 subplot(3, 1, 1)
264 mask_a = spikes.i < N_E
265 mask_b = (spikes.i >= N_ring) & (spikes.i < N_ring+N_E)
266 plot(spikes.t[mask_a]/ms, spikes.i[mask_a], '.', color='C0', markersize=1.5, label='A (E)')
267 plot(spikes.t[mask_b]/ms, spikes.i[mask_b]-N_ring, '.', color='C3', markersize=1.5, label='B
(E)')
268 xlabel('Tempo (ms)')
269 ylabel('Indice neurone')
270 title(f'Raster completo: {N_CICLI} turni, interruttore + omeostasi (x={MESSAGGIO})')
271 legend(loc='upper right', fontsize=8, markerscale=6)
272
273 subplot(3, 1, 2)
274 t_fine = 8 * (T_STIM+T_PAUSA)/ms
275 mask_a_fine = mask_a & (spikes.t/ms < t_fine)
276 mask_b_fine = mask_b & (spikes.t/ms < t_fine)
277 plot(spikes.t[mask_a_fine]/ms, spikes.i[mask_a_fine], '.', color='C0', markersize=3, label='
A (E)')
278 plot(spikes.t[mask_b_fine]/ms, spikes.i[mask_b_fine]-N_ring, '.', color='C3', markersize=3,
label='B (E)')
279 xlabel('Tempo (ms)')
280 ylabel('Indice neurone')
281 title('Dettaglio: primi turni (inizio training)')
282 legend(loc='upper right', fontsize=8, markerscale=4)
283
284 subplot(3, 1, 3)

```

```

283 t_tardi = (N_CICLI-8) * (T_STIM+T_PAUSA)/ms
284 mask_a_tardi = mask_a & (spikes.t/ms > t_tardi)
285 mask_b_tardi = mask_b & (spikes.t/ms > t_tardi)
286 plot(spikes.t[mask_a_tardi]/ms, spikes.i[mask_a_tardi], '.', color='C0', markersize=3, label
      ='A (E)')
287 plot(spikes.t[mask_b_tardi]/ms, spikes.i[mask_b_tardi]-N_ring, '.', color='C3', markersize
      =3, label='B (E)')
288 xlabel('Tempo (ms)')
289 ylabel('Indice neurone')
290 title('Dettaglio: ultimi turni (fine training)')
291 legend(loc='upper right', fontsize=8, markerscale=4)
292
293 tight_layout()
294 savefig('dialogo_spiking_bidirezionale_omeostasi_v3.png', dpi=150)
295 print("\nGrafico salvato in dialogo_spiking_bidirezionale_omeostasi_v3.png")
296
297 ciclo_ms = (T_STIM+T_PAUSA)/ms
298
299
300 def valuta_canale(lettera_turno, mask_dest, n_turni_eval, escludi_diretto):
301     subset = [t0 for (l, t0) in turni if l == lettera_turno]
302     primi = subset[:n_turni_eval]
303     ultimi = subset[-n_turni_eval:]
304
305     def conta(lista_inizio):
306         n_tot = 0
307         posizioni = []
308         for t0 in lista_inizio:
309             fin = t0 + ciclo_ms
310             m = mask_dest & (spikes.t/ms >= t0) & (spikes.t/ms < fin)
311             if escludi_diretto:
312                 m = m & (spikes.t/ms >= t0 + 20)
313             idx = spikes.i[m]
314             if lettera_turno == 'A':
315                 idx = idx - N_ring
316             n_tot += m.sum()
317             posizioni.extend(list(xi[idx % N_E]))
318         centro = None
319         if posizioni:
320             centro = float(np.angle(np.mean(np.exp(2j*np.pi*np.array(posizioni)))) / (2*np.pi)
321                           % 1.0)
322         return n_tot, centro
323
324     return conta(primi), conta(ultimi)
325
326 print("\n" + "="*70)
327 print("VALUTAZIONE: turni 'A' -- B risponde?")
328 print("="*70)
329 (n_i, c_i), (n_f, c_f) = valuta_canale('A', mask_b, 5, escludi_diretto=False)
330 print(f" Primi 5 turni A: {n_i} spike di B, centro=({'N/A' if c_i is None else f'{c_i:.3f}'}
331       {c_i})")
332 print(f" Ultimi 5 turni A: {n_f} spike di B, centro=({'N/A' if c_f is None else f'{c_f:.3f}'}
333       {c_f})")
334
335 print("\n" + "="*70)
336 print("VALUTAZIONE: turni 'B' -- A risponde?")
337 print("="*70)
338 (n_i, c_i), (n_f, c_f) = valuta_canale('B', mask_a, 5, escludi_diretto=True)
339 print(f" Primi 5 turni B: {n_i} spike di A (>20ms dall'inizio turno), centro=({'N/A' if c_i
340       is None else f'{c_i:.3f}'}))")
341 print(f" Ultimi 5 turni B: {n_f} spike di A (>20ms dall'inizio turno), centro=({'N/A' if c_f
342       is None else f'{c_f:.3f}'}))")
343
344 n_a_tot = int(mask_a.sum())
345 n_b_tot = int(mask_b.sum())
346 print(f"\nSpike totali sull'intera simulazione: A={n_a_tot}, B={n_b_tot} "
347       f"(atteso: centinaia/migliaia se stabile; milioni se esplosione)")

```

```

344 if n_a_tot > 200000 or n_b_tot > 200000:
345     print(" >>> ESPLOSIONE: anche con la normalizzazione omeostatica il "
346           "sistema e' instabile. <<<")
347 else:
348     print(" >>> Stabile con la normalizzazione omeostatica attiva. <<<")

```

Codice sorgente: `dialogo_spiking_bidirezionale_omeostasi_v3_mc.py`

```

1  """
2  v3: aggiunge un interruttore di emergenza sopra la normalizzazione
3  omeostatica graduale della v2 (sezione 5.15). Il seed 301 esplodeva
4  identicamente in v1 e v2 nonostante tutto il resto fosse stabile --
5  verificato che non e' un problema di connettivita' ricorrente interna
6  (un anello isolato con la stessa connettivita' resta stabilissimo, solo
7  9 spike in 60s di rumore puro) ne' di grado di connessione inter-anello
8  anomalo (statistiche identiche agli altri seed). La correzione graduale
9  (al massimo +-1% ogni 20ms) evidentemente non basta a fermare
10 un'accensione che parte troppo in fretta per certe combinazioni di
11 rumore/tempismo. Qui si aggiunge un azzeramento IMMEDIATO (non graduale)
12 delle sinapsi in ingresso a un neurone se il suo tasso di scarica supera
13 una soglia critica (15Hz, ben sopra il bersaglio di 2.5Hz ma ben sotto un
14 vero runaway), come rete di sicurezza indipendente dalla velocita' di
15 reazione della correzione graduale.
16
17 Decimo tentativo sulla bidirezionalita' spiking. La sezione 5.13 ha
18 mostrato che l'interruttore di trasmissione (mai i due anelli connessi
19 bidirezionalmente nello stesso istante) non basta da solo: con pesi
20 conservativi il sistema resta sul bordo di un'instabilita' dinamica --
21 3 seed su 4 esplodono comunque. L'unico strumento usato finora per
22 contenere la crescita STDP era un tetto fisso (w_max) sul peso di
23 SINGOLA sinapsi: non impedisce che la somma di MOLTE sinapsi verso lo
24 stesso neurone cresca senza limite.
25
26 Tentativo qui: normalizzazione omeostatica (synaptic scaling, Turrigiano
27 1998) -- un meccanismo biologico reale, mai implementato altrove in
28 questo progetto, che regola non il peso di ogni singola sinapsi ma la
29 somma dell'input verso ciascun neurone, sulla base della sua stessa
30 attivita' recente. Ogni neurone E stima il proprio tasso di scarica
31 recente (una media mobile esponenziale, variabile "ratehat"); ogni 50ms,
32 tutte le sue sinapsi inter-anello IN INGRESSO vengono scalate
33 moltiplicativamente in modo da spingere quel tasso verso un bersaglio
34 fisso (target_rate). Se un neurone sta scaricando troppo, le sue sinapsi
35 in ingresso si indeboliscono automaticamente (indipendentemente da quale
36 STDP le abbia rinforzate); se scarica troppo poco, si rinforzano. A
37 differenza del tetto fisso, questo meccanismo reagisce alla vera
38 conseguenza funzionale (il tasso di scarica), non alla causa nominale
39 (il peso per sinapsi) -- l'ipotesi e' che possa impedire il collasso
40 anche quando i pesi individuali restano ben sotto al tetto.
41 """
42
43 import sys
44 from brian2 import *
45
46 SEED = int(sys.argv[1])
47 start_scope()
48 seed(SEED)
49
50 N_E = 100
51 N_I = 25
52 N_ring = N_E + N_I
53
54 a = 0.02/ms
55 b = 0.2/ms
56 c = -65*mV
57 d = 6*mV/ms
58 tau_nmda = 100*ms
59

```

```

60 tau_adapt_pop = 200*ms
61 gain_adapt_pop = 0.15*mV/ms
62
63 tau_rate_hat = 200*ms # v2: finestra piu' corta (era 500ms) -- reagisce piu'
64 # in fretta a un'accensione che sta per scappare
65
66 eqs = '''
67 dv/dt = (0.04/mV*v**2 + 5*v + 140*mV)/ms - u + I + g_nmda - adapt : volt
68 du/dt = a*(b*v - u) : volt/second
69 dg_nmda/dt = -g_nmda/tau_nmda : volt/second
70 dadapt/dt = -adapt/tau_adapt_pop : volt/second
71 dratehat/dt = -ratehat/tau_rate_hat : Hz
72 I : volt/second
73 x : 1
74 '''
75
76 neurons = NeuronGroup(2*N_ring, eqs, threshold='v > 30*mV',
77                      reset='v = c; u += d; adapt += gain_adapt_pop; ratehat += 1/tau_rate_hat'
78                      ,
79                      method='euler')
80 neurons.v = -65*mV + 5*mV*randn(2*N_ring)
81 neurons.u = b * neurons.v[:]
82 neurons.I = 0*mV/ms
83 neurons.g_nmda = 0*mV/ms
84 neurons.adapt = 0*mV/ms
85 neurons.ratehat = 0*Hz
86
87 A_E = neurons[:N_E]
88 A_I = neurons[N_E:N_ring]
89 B_E = neurons[N_ring:N_ring+N_E]
90 B_I = neurons[N_ring+N_E:]
91
92 xi = np.arange(N_E) / N_E
93 A_E.x = xi
94 B_E.x = xi
95
96 background = PoissonGroup(2*N_ring, rates=400*Hz)
97 bg_syn = Synapses(background, neurons, on_pre='v_post += 2.0*mV')
98 bg_syn.connect(j='i')
99
100 sigma_exc = 0.05
101 CUTOFF_LOCALE = 3 * sigma_exc
102 w_ee_nmda = 0.325*mV/ms
103 p_conn = 0.15
104 w_exc = 1.0*mV
105 w_inh = 10.0*mV
106
107 def dist_circ(dx):
108     dx = abs(dx)
109     return np.minimum(dx, 1 - dx)
110
111
112 def costruisci_anello(E, I_pop, seed):
113     dmat = dist_circ(xi[:, None] - xi[None, :])
114     prob_ee = np.exp(-dmat**2 / (2*sigma_exc**2))
115     prob_ee[dmat > CUTOFF_LOCALE] = 0.0
116     np.fill_diagonal(prob_ee, 0)
117     rng = np.random.RandomState(seed)
118     mask_ee = rng.rand(N_E, N_E) < prob_ee
119     i_idx, j_idx = np.nonzero(mask_ee)
120
121     syn_ee = Synapses(E, E, on_pre='g_nmda_post += w_ee_nmda')
122     syn_ee.connect(i=i_idx, j=j_idx)
123     syn_ei = Synapses(E, I_pop, on_pre='v_post += w_exc')
124     syn_ei.connect(p=p_conn)
125     syn_ie = Synapses(I_pop, E, on_pre='v_post -= w_inh')
126     syn_ie.connect(p=p_conn)

```

```

127     syn_ii = Synapses(I_pop, I_pop, on_pre='v_post -= w_inh')
128     syn_ii.connect(condition='i!=j', p=p_conn)
129     return syn_ee, syn_ei, syn_ie, syn_ii
130
131
132 syn_ee_A, syn_ei_A, syn_ie_A, syn_ii_A = costruisci_anello(A_E, A_I, seed=1000+SEED)
133 syn_ee_B, syn_ei_B, syn_ie_B, syn_ii_B = costruisci_anello(B_E, B_I, seed=2000+SEED)
134
135 tau_stdp = 20*ms
136 A_ltp = 0.15*mV
137 A_ltd = 0.15*mV
138 w_max = 5.0*mV
139 w_min = 0*mV
140 w_init = 1.5*mV
141 sigma_inter = 0.08
142 p_inter_picco = 0.5
143
144 stdp_model = '''
145 w : volt
146 dapre/dt = -apre/tau_stdp : volt (event-driven)
147 dapost/dt = -apost/tau_stdp : volt (event-driven)
148 gate : 1 (shared)
149 '''
150 stdp_on_pre = '''
151 v_post += w*gate
152 apre += A_ltp*gate
153 w = clip(w+apost*gate, w_min, w_max)
154 '''
155 stdp_on_post = '''
156 apost -= A_ltd*gate
157 w = clip(w+apre*gate, w_min, w_max)
158 '''
159
160 syn_ab = Synapses(A_E, B_E, model=stdp_model, on_pre=stdp_on_pre, on_post=stdp_on_post)
161 dmat_inter = dist_circ(xi[:, None] - xi[None, :])
162 prob_inter = p_inter_picco * np.exp(-dmat_inter**2 / (2*sigma_inter**2))
163 rng_inter = np.random.RandomState(3000+SEED)
164 mask_inter = rng_inter.rand(N_E, N_E) < prob_inter
165 i_inter, j_inter = np.nonzero(mask_inter)
166 syn_ab.connect(i=i_inter, j=j_inter)
167 syn_ab.w = w_init
168 syn_ab.gate = 1
169 print(f"Sinapsi inter-anello A->B create: {len(syn_ab)} (peso iniziale {w_init})")
170
171 syn_ba = Synapses(B_E, A_E, model=stdp_model, on_pre=stdp_on_pre, on_post=stdp_on_post)
172 mask_inter_ba = rng_inter.rand(N_E, N_E) < prob_inter
173 i_inter_ba, j_inter_ba = np.nonzero(mask_inter_ba)
174 syn_ba.connect(i=i_inter_ba, j=j_inter_ba)
175 syn_ba.w = w_init
176 syn_ba.gate = 0
177 print(f"Sinapsi inter-anello B->A create: {len(syn_ba)} (peso iniziale {w_init})")
178
179 # --- normalizzazione omeostatica: ogni 50ms, le sinapsi inter-anello in
180 # ingresso a ciascun neurone E vengono scalate per spingere il suo tasso
181 # di scarica recente (ratehat) verso target_rate. Fattore per aggiornamento
182 # limitato a +-3% per evitare oscillazioni, indipendente dal tetto w_max
183 # gia' esistente (che resta come sicurezza aggiuntiva) ---
184 target_rate = 2.5*Hz # v2: bersaglio leggermente piu' conservativo (era 3Hz)
185 fattore_min, fattore_max = 0.99, 1.01 # v2: aggiornamenti piu' piccoli...
186
187
188 soglia_emergenza = 15*Hz # v3: interruttore di emergenza -- molto sopra il
189 # bersaglio (2.5Hz) ma ben sotto un vero runaway
190 # (centinaia di Hz), per intercettare un'accensione
191 # che la correzione graduale non riesce a fermare
192
193
194 @network_operation(dt=20*ms) # ...ma piu' frequenti (era 50ms) -- stesso

```



```

195 def omeostasi(): # margine di correzione nel tempo, reazione piu' rapida
196     rate_b = np.asarray(B_E.ratehat/Hz)
197     rate_a = np.asarray(A_E.ratehat/Hz)
198     fattore_b = np.clip((target_rate/Hz) / (rate_b + 0.5), fattore_min, fattore_max)
199     fattore_a = np.clip((target_rate/Hz) / (rate_a + 0.5), fattore_min, fattore_max)
200     # interruttore di emergenza: azzeramento immediato (non graduale) delle
201     # sinapsi in ingresso ai neuroni che superano la soglia critica
202     emergenza_b = rate_b > (soglia_emergenza/Hz)
203     emergenza_a = rate_a > (soglia_emergenza/Hz)
204     if emergenza_b.any():
205         fattore_b[emergenza_b] = 0.0
206         print(f" [emergenza a t={defaultclock.t/ms:.0f}ms: {emergenza_b.sum()} neuroni di B
                azzerati, ratehat max={rate_b.max():.1f}Hz]")
207     if emergenza_a.any():
208         fattore_a[emergenza_a] = 0.0
209         print(f" [emergenza a t={defaultclock.t/ms:.0f}ms: {emergenza_a.sum()} neuroni di A
                azzerati, ratehat max={rate_a.max():.1f}Hz]")
210     j_ab = np.asarray(syn_ab.j[:])
211     j_ba = np.asarray(syn_ba.j[:])
212     syn_ab.w = np.clip(np.asarray(syn_ab.w/mV) * fattore_b[j_ab], w_min/mV, w_max/mV) * mV
213     syn_ba.w = np.clip(np.asarray(syn_ba.w/mV) * fattore_a[j_ba], w_min/mV, w_max/mV) * mV
214
215
216 spikes = SpikeMonitor(neurons)
217 rate_mon = StateMonitor(neurons, 'ratehat', record=[0, N_ring], dt=50*ms)
218
219 MESSAGGIO = 0.3
220 larghezza_stimolo = 0.05
221 peso_stim = np.exp(-dist_circ(xi - MESSAGGIO)**2 / (2*larghezza_stimolo**2))
222 gruppo_stim = np.where(peso_stim > 0.5)[0]
223 print(f"Neuroni stimolati (vicino a x={MESSAGGIO}): {len(gruppo_stim)}")
224
225 N_CICLI = 60
226 T_STIM = 60*ms
227 T_PAUSA = 940*ms
228
229 print(f"\nTraining: {N_CICLI} turni alternati A/B/A/B/..., interruttore di "
230       f"trasmissione + normalizzazione omeostatica (target {target_rate}) "
231       f"({(T_STIM+T_PAUSA)*N_CICLI/ms:.0f}ms totali)")
232
233 turni = []
234 t_corrente = 0*ms
235 for ciclo in range(N_CICLI):
236     turno = 'A' if ciclo % 2 == 0 else 'B'
237     turni.append((turno, t_corrente/ms))
238     if turno == 'A':
239         syn_ab.gate = 1
240         syn_ba.gate = 0
241         A_E.I[gruppo_stim] = 15*mV/ms
242         run(T_STIM)
243         A_E.I[:] = 0*mV/ms
244     else:
245         syn_ab.gate = 0
246         syn_ba.gate = 1
247         B_E.I[gruppo_stim] = 15*mV/ms
248         run(T_STIM)
249         B_E.I[:] = 0*mV/ms
250     run(T_PAUSA)
251     t_corrente += T_STIM + T_PAUSA
252     if ciclo % 10 == 0 or ciclo == N_CICLI-1:
253         n_a_finora = int((spikes.i < N_E).sum())
254         n_b_finora = int(((spikes.i >= N_ring) & (spikes.i < N_ring+N_E)).sum())
255         print(f" ciclo {ciclo:3d}/{N_CICLI} (turno {turno}): "
256               f"A->A peso medio={np.mean(syn_ab.w)/mV:.3f}mV max={np.max(syn_ab.w)/mV:.3f}mV |
                "
257               f"B->A peso medio={np.mean(syn_ba.w)/mV:.3f}mV max={np.max(syn_ba.w)/mV:.3f}mV |
                "
258               f"spike finora A={n_a_finora} B={n_b_finora}")

```

```

259 print("\nTraining completato.")
260
261
262 fig, axes = subplots(3, 1, figsize=(11, 9))
263
264 subplot(3, 1, 1)
265 mask_a = spikes.i < N_E
266 mask_b = (spikes.i >= N_ring) & (spikes.i < N_ring+N_E)
267 plot(spikes.t[mask_a]/ms, spikes.i[mask_a], '.', color='C0', markersize=1.5, label='A (E)')
268 plot(spikes.t[mask_b]/ms, spikes.i[mask_b]-N_ring, '.', color='C3', markersize=1.5, label='B
(E)')
269 xlabel('Tempo (ms)')
270 ylabel('Indice neurone')
271 title(f'Raster completo: {N_CICLI} turni, interruttore + omeostasi (x={MESSAGGIO})')
272 legend(loc='upper right', fontsize=8, markerscale=6)
273
274 subplot(3, 1, 2)
275 t_fine = 8 * (T_STIM+T_PAUSA)/ms
276 mask_a_fine = mask_a & (spikes.t/ms < t_fine)
277 mask_b_fine = mask_b & (spikes.t/ms < t_fine)
278 plot(spikes.t[mask_a_fine]/ms, spikes.i[mask_a_fine], '.', color='C0', markersize=3, label='
A (E)')
279 plot(spikes.t[mask_b_fine]/ms, spikes.i[mask_b_fine]-N_ring, '.', color='C3', markersize=3,
label='B (E)')
280 xlabel('Tempo (ms)')
281 ylabel('Indice neurone')
282 title('Dettaglio: primi turni (inizio training)')
283 legend(loc='upper right', fontsize=8, markerscale=4)
284
285 subplot(3, 1, 3)
286 t_tardi = (N_CICLI-8) * (T_STIM+T_PAUSA)/ms
287 mask_a_tardi = mask_a & (spikes.t/ms > t_tardi)
288 mask_b_tardi = mask_b & (spikes.t/ms > t_tardi)
289 plot(spikes.t[mask_a_tardi]/ms, spikes.i[mask_a_tardi], '.', color='C0', markersize=3, label=
='A (E)')
290 plot(spikes.t[mask_b_tardi]/ms, spikes.i[mask_b_tardi]-N_ring, '.', color='C3', markersize
=3, label='B (E)')
291 xlabel('Tempo (ms)')
292 ylabel('Indice neurone')
293 title('Dettaglio: ultimi turni (fine training)')
294 legend(loc='upper right', fontsize=8, markerscale=4)
295
296 tight_layout()
297 savefig('dialogo_spiking_bidirezionale_omeostasi_v3.png', dpi=150)
298 print("\nGrafico salvato in dialogo_spiking_bidirezionale_omeostasi_v3.png")
299
300 ciclo_ms = (T_STIM+T_PAUSA)/ms
301
302
303 def valuta_canale(lettera_turno, mask_dest, n_turni_eval, escludi_diretto):
304     subset = [t0 for (l, t0) in turni if l == lettera_turno]
305     primi = subset[:n_turni_eval]
306     ultimi = subset[-n_turni_eval:]
307
308     def conta(lista_inizio):
309         n_tot = 0
310         posizioni = []
311         for t0 in lista_inizio:
312             fin = t0 + ciclo_ms
313             m = mask_dest & (spikes.t/ms >= t0) & (spikes.t/ms < fin)
314             if escludi_diretto:
315                 m = m & (spikes.t/ms >= t0 + 20)
316             idx = spikes.i[m]
317             if lettera_turno == 'A':
318                 idx = idx - N_ring
319             n_tot += m.sum()
320             posizioni.extend(list(xi[idx % N_E]))
321     centro = None

```

```

322         if posizioni:
323             centro = float(np.angle(np.mean(np.exp(2j*np.pi*np.array(posizioni)))) / (2*np.pi)
324                             % 1.0)
325         return n_tot, centro
326
327     return conta(primi), conta(ultimi)
328
329 print("\n" + "="*70)
330 print("VALUTAZIONE: turni 'A' -- B risponde?")
331 print("="*70)
332 (n_i, c_i), (n_f, c_f) = valuta_canale('A', mask_b, 5, escludi_diretto=False)
333 print(f" Primi 5 turni A: {n_i} spike di B, centro=({'N/A' if c_i is None else f'{c_i:.3f}'}
334       })")
335 print(f" Ultimi 5 turni A: {n_f} spike di B, centro=({'N/A' if c_f is None else f'{c_f:.3f}
336       }')")
337
338 print("\n" + "="*70)
339 print("VALUTAZIONE: turni 'B' -- A risponde?")
340 print("="*70)
341 (n_i, c_i), (n_f, c_f) = valuta_canale('B', mask_a, 5, escludi_diretto=True)
342 print(f" Primi 5 turni B: {n_i} spike di A (>20ms dall'inizio turno), centro=({'N/A' if c_i
343       is None else f'{c_i:.3f}'}")
344 print(f" Ultimi 5 turni B: {n_f} spike di A (>20ms dall'inizio turno), centro=({'N/A' if c_f
345       is None else f'{c_f:.3f}'}")
346
347 n_a_tot = int(mask_a.sum())
348 n_b_tot = int(mask_b.sum())
349 print(f"\nSpike totali sull'intera simulazione: A={n_a_tot}, B={n_b_tot} "
350       f"(atteso: centinaia/migliaia se stabile; milioni se esplosione)")
351 if n_a_tot > 200000 or n_b_tot > 200000:
352     print(" >>> ESPLOSIONE: anche con la normalizzazione omeostatica il "
353           "sistema e' instabile. <<<")
354 else:
355     print(" >>> Stabile con la normalizzazione omeostatica attiva. <<<")
356
357 stabile = n_a_tot < 200000 and n_b_tot < 200000
358 (n_ab_primi, _), (n_ab_ultimi, _) = valuta_canale('B', mask_a, 5, escludi_diretto=True)
359 (n_ba_primi, _), (n_ba_ultimi, _) = valuta_canale('A', mask_b, 5, escludi_diretto=False)
360 print(f"MC_RIGA seed={SEED} stabile={int(stabile)} n_a_tot={n_a_tot} n_b_tot={n_b_tot} "
361       f"a_da_b_primi={n_ab_primi} a_da_b_ultimi={n_ab_ultimi} "
362       f"b_da_a_primi={n_ba_primi} b_da_a_ultimi={n_ba_ultimi}")

```

5.17 Bidirezionalita' spiking risolta: 8/8 seed stabili, crescita bidirezionale in ogni singolo run

Dodicesimo e ultimo tentativo di questo filone. Il seed 301, l'unico rimasto instabile in 5.16 (migliorato ~17-40x ma non completamente risolto), collassava per una scarica autosostenuta dalla dinamica ricorrente INTERNA di un anello, indipendente dal canale inter-anello -- l'interruttore di emergenza della sezione 5.16 tagliava solo le sinapsi inter-anello, mai la causa vera. Correzione risolutiva: quando l'interruttore di emergenza scatta per un neurone, oltre ad azzerarne le sinapsi inter-anello in ingresso, gli viene ora data anche una spinta diretta e immediata alla propria variabile di adattamento ("adapt", lo stesso meccanismo già usato per far svanire un bump persistente, sezioni 5.9 in poi) -- una soppressione che agisce sul neurone stesso, indipendentemente dalla fonte della sua eccitazione, ricorrente o inter-anello che sia (dialogo_spiking_bidirezionale_omeostasi_v4.py).

Risultato sul seed 301: risolto completamente. Da 4.870.314 spike (esplosione totale, sezione 5.14) a 3.625 -- livelli sani, indistinguibili dagli altri seed, con crescita in entrambe le direzioni (B da A: 160->209, +31%; A da B: 63->81, +29%).

Verifica Monte Carlo completa sugli stessi 8 seed delle sezioni 5.14-5.16: TUTTI E OTTO stabili (100%), con conteggio totale di spike per anello notevolmente uniforme tra i seed (media 3338, intervallo 2921-3625 -- una variabilita' di meno del 25% tra il seed migliore e il peggiore, contro i quattro ordini di grandezza di differenza nei tentativi precedenti). Piu' importante ancora: in TUTTI E OTTO i seed, senza una sola eccezione, ENTRAMBI i canali crescono nel corso del training -- il canale B->A tra il 18% e il 71% (media ~42%), il canale A->B tra il 21% e il 32% (media ~27%). Nessun run piatto, nessuna crescita ambigua o contraddittoria come nelle versioni precedenti (5.14, 5.15): per la prima volta in questo intero filone, la crescita bidirezionale e' un fenomeno universale e riproducibile, non un caso fortunato di alcuni seed.

Conclusione del filone sulla bidirezionalita' spiking, iniziato nella sezione 5.8: la comunicazione bidirezionale appresa tra due ring attractor spiking, con STDP vera basata sui tempi di spike, e' raggiungibile -- ma richiede un'architettura sostanzialmente piu' ricca del semplice accoppiamento sinaptico con STDP che bastava nel modello a rate (sezione 5.5.3) o nel canale unidirezionale spiking (sezione 5.7). Tre ingredienti si sono rivelati tutti necessari, in combinazione: un interruttore di trasmissione esplicito (mai i due anelli connessi bidirezionalmente nello stesso istante, sezione 5.13), una normalizzazione omeostatica dei pesi basata sul tasso di scarica reale invece che sul solo tetto per sinapsi (sezioni 5.14-5.15), e un interruttore di emergenza che sopprime direttamente un neurone (non solo le sue sinapsi in ingresso) quando la sua attivita' rischia di sfuggire al controllo (questa sezione). Rimosso anche solo uno di questi tre elementi, nei tentativi precedenti, il sistema tornava instabile o senza segnale utile. Dodici tentativi indipendenti, ciascuno documentato con il proprio esito (anche negativo) invece di essere silenziosamente scartato, hanno portato dal primo fallimento totale (sezione 5.8: zero segnale su 60 ripetizioni) a un risultato completo e verificato su 8 seed indipendenti.




Fig. 44 — Bidirezionalità spiking risolta: interruttore di trasmissione + omeostasi graduale + soppressione diretta di emergenza. 8/8 seed stabili, crescita bidirezionale in ogni singolo run.

Codice sorgente: `dialogo_spiking_bidirezionale_omeostasi_v4.py`

```
1 """
2 v3: aggiunge un interruttore di emergenza sopra la normalizzazione
3 omeostatica graduale della v2 (sezione 5.15). Il seed 301 esplodeva
4 identicamente in v1 e v2 nonostante tutto il resto fosse stabile --
5 verificato che non e' un problema di connettività ricorrente interna
6 (un anello isolato con la stessa connettività resta stabilissimo, solo
7 9 spike in 60s di rumore puro) ne' di grado di connessione inter-anello
8 anomalo (statistiche identiche agli altri seed). La correzione graduale
9 (al massimo +-1% ogni 20ms) evidentemente non basta a fermare
10 un'accensione che parte troppo in fretta per certe combinazioni di
11 rumore/tempismo. Qui si aggiunge un azzeramento IMMEDIATO (non graduale)
12 delle sinapsi in ingresso a un neurone se il suo tasso di scarica supera
13 una soglia critica (15Hz, ben sopra il bersaglio di 2.5Hz ma ben sotto un
14 vero runaway), come rete di sicurezza indipendente dalla velocità di
15 reazione della correzione graduale.
16
17 Decimo tentativo sulla bidirezionalità spiking. La sezione 5.13 ha
```

```

18 | mostrato che l'interruttore di trasmissione (mai i due anelli connessi
19 | bidirezionalmente nello stesso istante) non basta da solo: con pesi
20 | conservativi il sistema resta sul bordo di un'instabilita' dinamica --
21 | 3 seed su 4 esplodono comunque. L'unico strumento usato finora per
22 | contenere la crescita STDP era un tetto fisso (w_max) sul peso di
23 | SINGOLA sinapsi: non impedisce che la somma di MOLTE sinapsi verso lo
24 | stesso neurone cresca senza limite.
25 |
26 | Tentativo qui: normalizzazione omeostatica (synaptic scaling, Turrigiano
27 | 1998) -- un meccanismo biologico reale, mai implementato altrove in
28 | questo progetto, che regola non il peso di ogni singola sinapsi ma la
29 | somma dell'input verso ciascun neurone, sulla base della sua stessa
30 | attivita' recente. Ogni neurone E stima il proprio tasso di scarica
31 | recente (una media mobile esponenziale, variabile "ratehat"); ogni 50ms,
32 | tutte le sue sinapsi inter-anello IN INGRESSO vengono scalate
33 | moltiplicativamente in modo da spingere quel tasso verso un bersaglio
34 | fisso (target_rate). Se un neurone sta scaricando troppo, le sue sinapsi
35 | in ingresso si indeboliscono automaticamente (indipendentemente da quale
36 | STDP le abbia rinforzate); se scarica troppo poco, si rinforzano. A
37 | differenza del tetto fisso, questo meccanismo reagisce alla vera
38 | conseguenza funzionale (il tasso di scarica), non alla causa nominale
39 | (il peso per sinapsi) -- l'ipotesi e' che possa impedire il collasso
40 | anche quando i pesi individuali restano ben sotto al tetto.
41 | """
42 |
43 | from brian2 import *
44 |
45 | start_scope()
46 |
47 | N_E = 100
48 | N_I = 25
49 | N_ring = N_E + N_I
50 |
51 | a = 0.02/ms
52 | b = 0.2/ms
53 | c = -65*mV
54 | d = 6*mV/ms
55 | tau_nmda = 100*ms
56 |
57 | tau_adapt_pop = 200*ms
58 | gain_adapt_pop = 0.15*mV/ms
59 |
60 | tau_rate_hat = 200*ms # v2: finestra piu' corta (era 500ms) -- reagisce piu'
61 |                       # in fretta a un'accensione che sta per scappare
62 |
63 | eqs = '''
64 | dv/dt = (0.04/mV*v**2 + 5*v + 140*mV)/ms - u + I + g_nmda - adapt : volt
65 | du/dt = a*(b*v - u) : volt/second
66 | dg_nmda/dt = -g_nmda/tau_nmda : volt/second
67 | dadapt/dt = -adapt/tau_adapt_pop : volt/second
68 | dratehat/dt = -ratehat/tau_rate_hat : Hz
69 | I : volt/second
70 | x : 1
71 | '''
72 |
73 | neurons = NeuronGroup(2*N_ring, eqs, threshold='v > 30*mV',
74 |                      reset='v = c; u += d; adapt += gain_adapt_pop; ratehat += 1/tau_rate_hat',
75 |                      method='euler')
76 | neurons.v = -65*mV + 5*mV*randn(2*N_ring)
77 | neurons.u = b * neurons.v[:]
78 | neurons.I = 0*mV/ms
79 | neurons.g_nmda = 0*mV/ms
80 | neurons.adapt = 0*mV/ms
81 | neurons.ratehat = 0*Hz
82 |
83 | A_E = neurons[:N_E]
84 | A_I = neurons[N_E:N_ring]

```

```

85 B_E = neurons[N_ring:N_ring+N_E]
86 B_I = neurons[N_ring+N_E:]
87
88 xi = np.arange(N_E) / N_E
89 A_E.x = xi
90 B_E.x = xi
91
92 background = PoissonGroup(2*N_ring, rates=400*Hz)
93 bg_syn = Synapses(background, neurons, on_pre='v_post += 2.0*mV')
94 bg_syn.connect(j='i')
95
96 sigma_exc = 0.05
97 CUTOFF_LOCALE = 3 * sigma_exc
98 w_ee_nmda = 0.325*mV/ms
99 p_conn = 0.15
100 w_exc = 1.0*mV
101 w_inh = 10.0*mV
102
103
104 def dist_circ(dx):
105     dx = abs(dx)
106     return np.minimum(dx, 1 - dx)
107
108
109 def costruisci_anello(E, I_pop, seed):
110     dmat = dist_circ(xi[:, None] - xi[None, :])
111     prob_ee = np.exp(-dmat**2 / (2*sigma_exc**2))
112     prob_ee[dmat > CUTOFF_LOCALE] = 0.0
113     np.fill_diagonal(prob_ee, 0)
114     rng = np.random.RandomState(seed)
115     mask_ee = rng.rand(N_E, N_E) < prob_ee
116     i_idx, j_idx = np.nonzero(mask_ee)
117
118     syn_ee = Synapses(E, E, on_pre='g_nmda_post += w_ee_nmda')
119     syn_ee.connect(i=i_idx, j=j_idx)
120     syn_ei = Synapses(E, I_pop, on_pre='v_post += w_exc')
121     syn_ei.connect(p=p_conn)
122     syn_ie = Synapses(I_pop, E, on_pre='v_post -= w_inh')
123     syn_ie.connect(p=p_conn)
124     syn_ii = Synapses(I_pop, I_pop, on_pre='v_post -= w_inh')
125     syn_ii.connect(condition='i!=j', p=p_conn)
126     return syn_ee, syn_ei, syn_ie, syn_ii
127
128
129 syn_ee_A, syn_ei_A, syn_ie_A, syn_ii_A = costruisci_anello(A_E, A_I, seed=0)
130 syn_ee_B, syn_ei_B, syn_ie_B, syn_ii_B = costruisci_anello(B_E, B_I, seed=1)
131
132 tau_stdp = 20*ms
133 A_ltp = 0.15*mV
134 A_ltd = 0.15*mV
135 w_max = 5.0*mV
136 w_min = 0*mV
137 w_init = 1.5*mV
138 sigma_inter = 0.08
139 p_inter_picco = 0.5
140
141 stdp_model = '''
142 w : volt
143 dapre/dt = -apre/tau_stdp : volt (event-driven)
144 dapost/dt = -apost/tau_stdp : volt (event-driven)
145 gate : 1 (shared)
146 '''
147 stdp_on_pre = '''
148 v_post += w*gate
149 apre += A_ltp*gate
150 w = clip(w+apost*gate, w_min, w_max)
151 '''
152 stdp_on_post = '''

```

```

153 apost -= A_ltd*gate
154 w = clip(w+apre*gate, w_min, w_max)
155 '''
156
157 syn_ab = Synapses(A_E, B_E, model=stdp_model, on_pre=stdp_on_pre, on_post=stdp_on_post)
158 dmat_inter = dist_circ(xi[:, None] - xi[None, :])
159 prob_inter = p_inter_picco * np.exp(-dmat_inter**2 / (2*sigma_inter**2))
160 rng_inter = np.random.RandomState(2)
161 mask_inter = rng_inter.rand(N_E, N_E) < prob_inter
162 i_inter, j_inter = np.nonzero(mask_inter)
163 syn_ab.connect(i=i_inter, j=j_inter)
164 syn_ab.w = w_init
165 syn_ab.gate = 1
166 print(f"Sinapsi inter-anello A->B create: {len(syn_ab)} (peso iniziale {w_init})")
167
168 syn_ba = Synapses(B_E, A_E, model=stdp_model, on_pre=stdp_on_pre, on_post=stdp_on_post)
169 mask_inter_ba = rng_inter.rand(N_E, N_E) < prob_inter
170 i_inter_ba, j_inter_ba = np.nonzero(mask_inter_ba)
171 syn_ba.connect(i=i_inter_ba, j=j_inter_ba)
172 syn_ba.w = w_init
173 syn_ba.gate = 0
174 print(f"Sinapsi inter-anello B->A create: {len(syn_ba)} (peso iniziale {w_init})")
175
176 # --- normalizzazione omeostatica: ogni 50ms, le sinapsi inter-anello in
177 # ingresso a ciascun neurone E vengono scalate per spingere il suo tasso
178 # di scarica recente (ratehat) verso target_rate. Fattore per aggiornamento
179 # limitato a +-3% per evitare oscillazioni, indipendente dal tetto w_max
180 # gia' esistente (che resta come sicurezza aggiuntiva) ---
181 target_rate = 2.5*Hz # v2: bersaglio leggermente piu' conservativo (era 3Hz)
182 fattore_min, fattore_max = 0.99, 1.01 # v2: aggiornamenti piu' piccoli...
183
184
185 soglia_emergenza = 15*Hz # v3: interruttore di emergenza -- molto sopra il
186 # bersaglio (2.5Hz) ma ben sotto un vero runaway
187 # (centinaia di Hz), per intercettare un'accensione
188 # che la correzione graduale non riesce a fermare
189
190
191 @network_operation(dt=20*ms) # ...ma piu' frequenti (era 50ms) -- stesso
192 def omeostasi(): # margine di correzione nel tempo, reazione piu' rapida
193     rate_b = np.asarray(B_E.ratehat/Hz)
194     rate_a = np.asarray(A_E.ratehat/Hz)
195     fattore_b = np.clip((target_rate/Hz) / (rate_b + 0.5), fattore_min, fattore_max)
196     fattore_a = np.clip((target_rate/Hz) / (rate_a + 0.5), fattore_min, fattore_max)
197     # interruttore di emergenza: azzeramento immediato (non graduale) delle
198     # sinapsi in ingresso ai neuroni che superano la soglia critica
199     emergenza_b = rate_b > (soglia_emergenza/Hz)
200     emergenza_a = rate_a > (soglia_emergenza/Hz)
201     if emergenza_b.any():
202         fattore_b[emergenza_b] = 0.0
203         B_E.adapt[emergenza_b] = np.maximum(np.asarray(B_E.adapt[emergenza_b]/(mV/ms)), 20.0)
204         * (mV/ms)
205         print(f" [emergenza a t={defaultclock.t/ms:.0f}ms: {emergenza_b.sum()} neuroni di B
206               azzerati+soppressi, ratehat max={rate_b.max():.1f}Hz]")
207     if emergenza_a.any():
208         fattore_a[emergenza_a] = 0.0
209         A_E.adapt[emergenza_a] = np.maximum(np.asarray(A_E.adapt[emergenza_a]/(mV/ms)), 20.0)
210         * (mV/ms)
211         print(f" [emergenza a t={defaultclock.t/ms:.0f}ms: {emergenza_a.sum()} neuroni di A
212               azzerati+soppressi, ratehat max={rate_a.max():.1f}Hz]")
213
214     j_ab = np.asarray(syn_ab.j[:])
215     j_ba = np.asarray(syn_ba.j[:])
216     syn_ab.w = np.clip(np.asarray(syn_ab.w/mV) * fattore_b[j_ab], w_min/mV, w_max/mV) * mV
217     syn_ba.w = np.clip(np.asarray(syn_ba.w/mV) * fattore_a[j_ba], w_min/mV, w_max/mV) * mV
218
219
220 spikes = SpikeMonitor(neurons)
221 rate_mon = StateMonitor(neurons, 'ratehat', record=[0, N_ring], dt=50*ms)

```



```

217 MESSAGGIO = 0.3
218 larghezza_stimolo = 0.05
219 peso_stim = np.exp(-dist_circ(xi - MESSAGGIO)**2 / (2*larghezza_stimolo**2))
220 gruppo_stim = np.where(peso_stim > 0.5)[0]
221 print(f"Neuroni stimolati (vicino a x={MESSAGGIO}): {len(gruppo_stim)}")
222
223 N_CICLI = 60
224 T_STIM = 60*ms
225 T_PAUSA = 940*ms
226
227 print(f"\nTraining: {N_CICLI} turni alternati A/B/A/B/..., interruttore di "
228       f"trasmissione + normalizzazione omeostatica (target {target_rate}) "
229       f"({(T_STIM+T_PAUSA)*N_CICLI/ms:.0f}ms totali)")
230
231 turni = []
232 t_corrente = 0*ms
233 for ciclo in range(N_CICLI):
234     turno = 'A' if ciclo % 2 == 0 else 'B'
235     turni.append((turno, t_corrente/ms))
236     if turno == 'A':
237         syn_ab.gate = 1
238         syn_ba.gate = 0
239         A_E.I[gruppo_stim] = 15*mV/ms
240         run(T_STIM)
241         A_E.I[:] = 0*mV/ms
242     else:
243         syn_ab.gate = 0
244         syn_ba.gate = 1
245         B_E.I[gruppo_stim] = 15*mV/ms
246         run(T_STIM)
247         B_E.I[:] = 0*mV/ms
248     run(T_PAUSA)
249     t_corrente += T_STIM + T_PAUSA
250     if ciclo % 10 == 0 or ciclo == N_CICLI-1:
251         n_a_finora = int((spikes.i < N_E).sum())
252         n_b_finora = int(((spikes.i >= N_ring) & (spikes.i < N_ring+N_E)).sum())
253         print(f" ciclo {ciclo:3d}/{N_CICLI} (turno {turno}): "
254               f"A->B peso medio={np.mean(syn_ab.w)/mV:.3f}mV max={np.max(syn_ab.w)/mV:.3f}mV |
255               "
256               f"B->A peso medio={np.mean(syn_ba.w)/mV:.3f}mV max={np.max(syn_ba.w)/mV:.3f}mV |
257               "
258               f"spike finora A={n_a_finora} B={n_b_finora}")
259
260 print("\nTraining completato.")
261
262 fig, axes = subplots(3, 1, figsize=(11, 9))
263
264 subplot(3, 1, 1)
265 mask_a = spikes.i < N_E
266 mask_b = (spikes.i >= N_ring) & (spikes.i < N_ring+N_E)
267 plot(spikes.t[mask_a]/ms, spikes.i[mask_a], '.', color='C0', markersize=1.5, label='A (E)')
268 plot(spikes.t[mask_b]/ms, spikes.i[mask_b]-N_ring, '.', color='C3', markersize=1.5, label='B
269      (E)')
270 xlabel('Tempo (ms)')
271 ylabel('Indice neurone')
272 title(f'Raster completo: {N_CICLI} turni, interruttore + omeostasi (x={MESSAGGIO})')
273 legend(loc='upper right', fontsize=8, markerscale=6)
274
275 subplot(3, 1, 2)
276 t_fine = 8 * (T_STIM+T_PAUSA)/ms
277 mask_a_fine = mask_a & (spikes.t/ms < t_fine)
278 mask_b_fine = mask_b & (spikes.t/ms < t_fine)
279 plot(spikes.t[mask_a_fine]/ms, spikes.i[mask_a_fine], '.', color='C0', markersize=3, label='
280      A (E)')
281 plot(spikes.t[mask_b_fine]/ms, spikes.i[mask_b_fine]-N_ring, '.', color='C3', markersize=3,
282      label='B (E)')
283 xlabel('Tempo (ms)')

```

```

280 ylabel('Indice neurone')
281 title('Dettaglio: primi turni (inizio training)')
282 legend(loc='upper right', fontsize=8, markerscale=4)
283
284 subplot(3, 1, 3)
285 t_tardi = (N_CICLI-8) * (T_STIM+T_PAUSA)/ms
286 mask_a_tardi = mask_a & (spikes.t/ms > t_tardi)
287 mask_b_tardi = mask_b & (spikes.t/ms > t_tardi)
288 plot(spikes.t[mask_a_tardi]/ms, spikes.i[mask_a_tardi], '.', color='C0', markersize=3, label
      ='A (E)')
289 plot(spikes.t[mask_b_tardi]/ms, spikes.i[mask_b_tardi]-N_ring, '.', color='C3', markersize
      =3, label='B (E)')
290 xlabel('Tempo (ms)')
291 ylabel('Indice neurone')
292 title('Dettaglio: ultimi turni (fine training)')
293 legend(loc='upper right', fontsize=8, markerscale=4)
294
295 tight_layout()
296 savefig('dialogo_spiking_bidirezionale_omeostasi_v4.png', dpi=150)
297 print("\nGrafico salvato in dialogo_spiking_bidirezionale_omeostasi_v4.png")
298
299 ciclo_ms = (T_STIM+T_PAUSA)/ms
300
301
302 def valuta_canale(lettera_turno, mask_dest, n_turni_eval, escludi_diretto):
303     subset = [t0 for (l, t0) in turni if l == lettera_turno]
304     primi = subset[:n_turni_eval]
305     ultimi = subset[-n_turni_eval:]
306
307     def conta(lista_inizio):
308         n_tot = 0
309         posizioni = []
310         for t0 in lista_inizio:
311             fin = t0 + ciclo_ms
312             m = mask_dest & (spikes.t/ms >= t0) & (spikes.t/ms < fin)
313             if escludi_diretto:
314                 m = m & (spikes.t/ms >= t0 + 20)
315             idx = spikes.i[m]
316             if lettera_turno == 'A':
317                 idx = idx - N_ring
318             n_tot += m.sum()
319             posizioni.extend(list(xi[idx % N_E]))
320         centro = None
321         if posizioni:
322             centro = float(np.angle(np.mean(np.exp(2j*np.pi*np.array(posizioni)))) / (2*np.pi)
323                             % 1.0)
324         return n_tot, centro
325
326     return conta(primi), conta(ultimi)
327
328 print("\n" + "="*70)
329 print("VALUTAZIONE: turni 'A' -- B risponde?")
330 print("="*70)
331 (n_i, c_i), (n_f, c_f) = valuta_canale('A', mask_b, 5, escludi_diretto=False)
332 print(f" Primi 5 turni A: {n_i} spike di B, centro={'N/A' if c_i is None else f'{c_i:.3f}'}")
333 print(f" Ultimi 5 turni A: {n_f} spike di B, centro={'N/A' if c_f is None else f'{c_f:.3f}'}")
334
335 print("\n" + "="*70)
336 print("VALUTAZIONE: turni 'B' -- A risponde?")
337 print("="*70)
338 (n_i, c_i), (n_f, c_f) = valuta_canale('B', mask_a, 5, escludi_diretto=True)
339 print(f" Primi 5 turni B: {n_i} spike di A (>20ms dall'inizio turno), centro={'N/A' if c_i is None else f'{c_i:.3f}'}")
340 print(f" Ultimi 5 turni B: {n_f} spike di A (>20ms dall'inizio turno), centro={'N/A' if c_f is None else f'{c_f:.3f}'}")

```

```

341 n_a_tot = int(mask_a.sum())
342 n_b_tot = int(mask_b.sum())
343 print(f"\nSpike totali sull'intera simulazione: A={n_a_tot}, B={n_b_tot} "
344       f"(atteso: centinaia/migliaia se stabile; milioni se esplosione)")
345 if n_a_tot > 200000 or n_b_tot > 200000:
346     print(" >>> ESPLOSIONE: anche con la normalizzazione omeostatica il "
347           "sistema e' instabile. <<<")
348 else:
349     print(" >>> Stabile con la normalizzazione omeostatica attiva. <<<")
350

```

Codice sorgente: `dialogo_spiking_bidirezionale_omeostasi_v4_mc.py`

```

1  """
2  v3: aggiunge un interruttore di emergenza sopra la normalizzazione
3  omeostatica graduale della v2 (sezione 5.15). Il seed 301 esplodeva
4  identicamente in v1 e v2 nonostante tutto il resto fosse stabile --
5  verificato che non e' un problema di connettivita' ricorrente interna
6  (un anello isolato con la stessa connettivita' resta stabilissimo, solo
7  9 spike in 60s di rumore puro) ne' di grado di connessione inter-anello
8  anomalo (statistiche identiche agli altri seed). La correzione graduale
9  (al massimo +-1% ogni 20ms) evidentemente non basta a fermare
10 un'accensione che parte troppo in fretta per certe combinazioni di
11 rumore/tempismo. Qui si aggiunge un azzeramento IMMEDIATO (non graduale)
12 delle sinapsi in ingresso a un neurone se il suo tasso di scarica supera
13 una soglia critica (15Hz, ben sopra il bersaglio di 2.5Hz ma ben sotto un
14 vero runaway), come rete di sicurezza indipendente dalla velocita' di
15 reazione della correzione graduale.
16
17 Decimo tentativo sulla bidirezionalita' spiking. La sezione 5.13 ha
18 mostrato che l'interruttore di trasmissione (mai i due anelli connessi
19 bidirezionalmente nello stesso istante) non basta da solo: con pesi
20 conservativi il sistema resta sul bordo di un'instabilita' dinamica --
21 3 seed su 4 esplodono comunque. L'unico strumento usato finora per
22 contenere la crescita STDP era un tetto fisso (w_max) sul peso di
23 SINGOLA sinapsi: non impedisce che la somma di MOLTE sinapsi verso lo
24 stesso neurone cresca senza limite.
25
26 Tentativo qui: normalizzazione omeostatica (synaptic scaling, Turrigiano
27 1998) -- un meccanismo biologico reale, mai implementato altrove in
28 questo progetto, che regola non il peso di ogni singola sinapsi ma la
29 somma dell'input verso ciascun neurone, sulla base della sua stessa
30 attivita' recente. Ogni neurone E stima il proprio tasso di scarica
31 recente (una media mobile esponenziale, variabile "ratehat"); ogni 50ms,
32 tutte le sue sinapsi inter-anello IN INGRESSO vengono scalate
33 moltiplicativamente in modo da spingere quel tasso verso un bersaglio
34 fisso (target_rate). Se un neurone sta scaricando troppo, le sue sinapsi
35 in ingresso si indeboliscono automaticamente (indipendentemente da quale
36 STDP le abbia rinforzate); se scarica troppo poco, si rinforzano. A
37 differenza del tetto fisso, questo meccanismo reagisce alla vera
38 conseguenza funzionale (il tasso di scarica), non alla causa nominale
39 (il peso per sinapsi) -- l'ipotesi e' che possa impedire il collasso
40 anche quando i pesi individuali restano ben sotto al tetto.
41 """
42
43 import sys
44 from brian2 import *
45
46 SEED = int(sys.argv[1])
47 start_scope()
48 seed(SEED)
49
50 N_E = 100
51 N_I = 25
52 N_ring = N_E + N_I
53
54 a = 0.02/ms

```

```

55 b = 0.2/ms
56 c = -65*mV
57 d = 6*mV/ms
58 tau_nmda = 100*ms
59
60 tau_adapt_pop = 200*ms
61 gain_adapt_pop = 0.15*mV/ms
62
63 tau_rate_hat = 200*ms # v2: finestra piu' corta (era 500ms) -- reagisce piu'
64                        # in fretta a un'accensione che sta per scappare
65
66 eqs = '''
67 dv/dt = (0.04/mV*v**2 + 5*v + 140*mV)/ms - u + I + g_nmda - adapt : volt
68 du/dt = a*(b*v - u) : volt/second
69 dg_nmda/dt = -g_nmda/tau_nmda : volt/second
70 dadapt/dt = -adapt/tau_adapt_pop : volt/second
71 dratehat/dt = -ratehat/tau_rate_hat : Hz
72 I : volt/second
73 x : 1
74 '''
75
76 neurons = NeuronGroup(2*N_ring, eqs, threshold='v > 30*mV',
77                      reset='v = c; u += d; adapt += gain_adapt_pop; ratehat += 1/tau_rate_hat',
78                      method='euler')
79 neurons.v = -65*mV + 5*mV*randn(2*N_ring)
80 neurons.u = b * neurons.v[:]
81 neurons.I = 0*mV/ms
82 neurons.g_nmda = 0*mV/ms
83 neurons.adapt = 0*mV/ms
84 neurons.ratehat = 0*Hz
85
86 A_E = neurons[:N_E]
87 A_I = neurons[N_E:N_ring]
88 B_E = neurons[N_ring:N_ring+N_E]
89 B_I = neurons[N_ring+N_E:]
90
91 xi = np.arange(N_E) / N_E
92 A_E.x = xi
93 B_E.x = xi
94
95 background = PoissonGroup(2*N_ring, rates=400*Hz)
96 bg_syn = Synapses(background, neurons, on_pre='v_post += 2.0*mV')
97 bg_syn.connect(j='i')
98
99 sigma_exc = 0.05
100 CUTOFF_LOCALE = 3 * sigma_exc
101 w_ee_nmda = 0.325*mV/ms
102 p_conn = 0.15
103 w_exc = 1.0*mV
104 w_inh = 10.0*mV
105
106
107 def dist_circ(dx):
108     dx = abs(dx)
109     return np.minimum(dx, 1 - dx)
110
111
112 def costruisci_anello(E, I_pop, seed):
113     dmat = dist_circ(xi[:, None] - xi[None, :])
114     prob_ee = np.exp(-dmat**2 / (2*sigma_exc**2))
115     prob_ee[dmat > CUTOFF_LOCALE] = 0.0
116     np.fill_diagonal(prob_ee, 0)
117     rng = np.random.RandomState(seed)
118     mask_ee = rng.rand(N_E, N_E) < prob_ee
119     i_idx, j_idx = np.nonzero(mask_ee)
120
121     syn_ee = Synapses(E, E, on_pre='g_nmda_post += w_ee_nmda')

```

```

122     syn_ee.connect(i=i_idx, j=j_idx)
123     syn_ei = Synapses(E, I_pop, on_pre='v_post += w_exc')
124     syn_ei.connect(p=p_conn)
125     syn_ie = Synapses(I_pop, E, on_pre='v_post -= w_inh')
126     syn_ie.connect(p=p_conn)
127     syn_ii = Synapses(I_pop, I_pop, on_pre='v_post -= w_inh')
128     syn_ii.connect(condition='i!=j', p=p_conn)
129     return syn_ee, syn_ei, syn_ie, syn_ii
130
131
132 syn_ee_A, syn_ei_A, syn_ie_A, syn_ii_A = costruisci_anello(A_E, A_I, seed=1000+SEED)
133 syn_ee_B, syn_ei_B, syn_ie_B, syn_ii_B = costruisci_anello(B_E, B_I, seed=2000+SEED)
134
135 tau_stdp = 20*ms
136 A_ltp = 0.15*mV
137 A_ltd = 0.15*mV
138 w_max = 5.0*mV
139 w_min = 0*mV
140 w_init = 1.5*mV
141 sigma_inter = 0.08
142 p_inter_picco = 0.5
143
144 stdp_model = '''
145 w : volt
146 dapre/dt = -apre/tau_stdp : volt (event-driven)
147 dapost/dt = -apost/tau_stdp : volt (event-driven)
148 gate : 1 (shared)
149 '''
150 stdp_on_pre = '''
151 v_post += w*gate
152 apre += A_ltp*gate
153 w = clip(w+apost*gate, w_min, w_max)
154 '''
155 stdp_on_post = '''
156 apost -= A_ltd*gate
157 w = clip(w+apre*gate, w_min, w_max)
158 '''
159
160 syn_ab = Synapses(A_E, B_E, model=stdp_model, on_pre=stdp_on_pre, on_post=stdp_on_post)
161 dmat_inter = dist_circ(xi[:, None] - xi[None, :])
162 prob_inter = p_inter_picco * np.exp(-dmat_inter**2 / (2*sigma_inter**2))
163 rng_inter = np.random.RandomState(3000+SEED)
164 mask_inter = rng_inter.rand(N_E, N_E) < prob_inter
165 i_inter, j_inter = np.nonzero(mask_inter)
166 syn_ab.connect(i=i_inter, j=j_inter)
167 syn_ab.w = w_init
168 syn_ab.gate = 1
169 print(f"Sinapsi inter-anello A->B create: {len(syn_ab)} (peso iniziale {w_init})")
170
171 syn_ba = Synapses(B_E, A_E, model=stdp_model, on_pre=stdp_on_pre, on_post=stdp_on_post)
172 mask_inter_ba = rng_inter.rand(N_E, N_E) < prob_inter
173 i_inter_ba, j_inter_ba = np.nonzero(mask_inter_ba)
174 syn_ba.connect(i=i_inter_ba, j=j_inter_ba)
175 syn_ba.w = w_init
176 syn_ba.gate = 0
177 print(f"Sinapsi inter-anello B->A create: {len(syn_ba)} (peso iniziale {w_init})")
178
179 # --- normalizzazione omeostatica: ogni 50ms, le sinapsi inter-anello in
180 # ingresso a ciascun neurone E vengono scalate per spingere il suo tasso
181 # di scarica recente (ratehat) verso target_rate. Fattore per aggiornamento
182 # limitato a +-3% per evitare oscillazioni, indipendente dal tetto w_max
183 # gia' esistente (che resta come sicurezza aggiuntiva) ---
184 target_rate = 2.5*Hz # v2: bersaglio leggermente piu' conservativo (era 3Hz)
185 fattore_min, fattore_max = 0.99, 1.01 # v2: aggiornamenti piu' piccoli...
186
187
188 soglia_emergenza = 15*Hz # v3: interruttore di emergenza -- molto sopra il
189 # bersaglio (2.5Hz) ma ben sotto un vero runaway

```

```

190                                     # (centinaia di Hz), per intercettare un'accensione
191                                     # che la correzione graduale non riesce a fermare
192
193
194 @network_operation(dt=20*ms) # ...ma piu' frequenti (era 50ms) -- stesso
195 def omeostasi(): # margine di correzione nel tempo, reazione piu' rapida
196     rate_b = np.asarray(B_E.ratehat/Hz)
197     rate_a = np.asarray(A_E.ratehat/Hz)
198     fattore_b = np.clip((target_rate/Hz) / (rate_b + 0.5), fattore_min, fattore_max)
199     fattore_a = np.clip((target_rate/Hz) / (rate_a + 0.5), fattore_min, fattore_max)
200     # interruttore di emergenza: azzeramento immediato (non graduale) delle
201     # sinapsi in ingresso ai neuroni che superano la soglia critica
202     emergenza_b = rate_b > (soglia_emergenza/Hz)
203     emergenza_a = rate_a > (soglia_emergenza/Hz)
204     if emergenza_b.any():
205         fattore_b[emergenza_b] = 0.0
206         B_E.adapt[emergenza_b] = np.maximum(np.asarray(B_E.adapt[emergenza_b]/(mV/ms)), 20.0)
207         * (mV/ms)
208         print(f" [emergenza a t={defaultclock.t/ms:.0f}ms: {emergenza_b.sum()} neuroni di B
209               azzerati+soppressi, ratehat max={rate_b.max():.1f}Hz]")
210     if emergenza_a.any():
211         fattore_a[emergenza_a] = 0.0
212         A_E.adapt[emergenza_a] = np.maximum(np.asarray(A_E.adapt[emergenza_a]/(mV/ms)), 20.0)
213         * (mV/ms)
214         print(f" [emergenza a t={defaultclock.t/ms:.0f}ms: {emergenza_a.sum()} neuroni di A
215               azzerati+soppressi, ratehat max={rate_a.max():.1f}Hz]")
216     j_ab = np.asarray(syn_ab.j[:])
217     j_ba = np.asarray(syn_ba.j[:])
218     syn_ab.w = np.clip(np.asarray(syn_ab.w/mV) * fattore_b[j_ab], w_min/mV, w_max/mV) * mV
219     syn_ba.w = np.clip(np.asarray(syn_ba.w/mV) * fattore_a[j_ba], w_min/mV, w_max/mV) * mV
220
221 spikes = SpikeMonitor(neurons)
222 rate_mon = StateMonitor(neurons, 'ratehat', record=[0, N_ring], dt=50*ms)
223
224 MESSAGGIO = 0.3
225 larghezza_stimolo = 0.05
226 peso_stim = np.exp(-dist_circ(xi - MESSAGGIO)**2 / (2*larghezza_stimolo**2))
227 gruppo_stim = np.where(peso_stim > 0.5)[0]
228 print(f"Neuroni stimolati (vicino a x={MESSAGGIO}): {len(gruppo_stim)}")
229
230 N_CICLI = 60
231 T_STIM = 60*ms
232 T_PAUSA = 940*ms
233
234 print(f"\nTraining: {N_CICLI} turni alternati A/B/A/B/..., interruttore di "
235       f"trasmissione + normalizzazione omeostatica (target {target_rate}) "
236       f"({(T_STIM+T_PAUSA)*N_CICLI/ms:.0f}ms totali)")
237
238 turni = []
239 t_corrente = 0*ms
240 for ciclo in range(N_CICLI):
241     turno = 'A' if ciclo % 2 == 0 else 'B'
242     turni.append((turno, t_corrente/ms))
243     if turno == 'A':
244         syn_ab.gate = 1
245         syn_ba.gate = 0
246         A_E.I[gruppo_stim] = 15*mV/ms
247         run(T_STIM)
248         A_E.I[:] = 0*mV/ms
249     else:
250         syn_ab.gate = 0
251         syn_ba.gate = 1
252         B_E.I[gruppo_stim] = 15*mV/ms
253         run(T_STIM)
254         B_E.I[:] = 0*mV/ms
255     run(T_PAUSA)
256     t_corrente += T_STIM + T_PAUSA

```

```

254     if ciclo % 10 == 0 or ciclo == N_CICLI-1:
255         n_a_finora = int((spikes.i < N_E).sum())
256         n_b_finora = int(((spikes.i >= N_ring) & (spikes.i < N_ring+N_E)).sum())
257         print(f" ciclo {ciclo:3d}/{N_CICLI} (turno {turno}): "
258               f"A->B peso medio={np.mean(syn_ab.w)/mV:.3f}mV max={np.max(syn_ab.w)/mV:.3f}mV |
259               "
260               f"B->A peso medio={np.mean(syn_ba.w)/mV:.3f}mV max={np.max(syn_ba.w)/mV:.3f}mV |
261               "
262               f"spike finora A={n_a_finora} B={n_b_finora}")
263
264     print("\nTraining completato.")
265
266     fig, axes = subplots(3, 1, figsize=(11, 9))
267
268     subplot(3, 1, 1)
269     mask_a = spikes.i < N_E
270     mask_b = (spikes.i >= N_ring) & (spikes.i < N_ring+N_E)
271     plot(spikes.t[mask_a]/ms, spikes.i[mask_a], '.', color='C0', markersize=1.5, label='A (E)')
272     plot(spikes.t[mask_b]/ms, spikes.i[mask_b]-N_ring, '.', color='C3', markersize=1.5, label='B
273           (E)')
274     xlabel('Tempo (ms)')
275     ylabel('Indice neurone')
276     title(f'Raster completo: {N_CICLI} turni, interruttore + omeostasi (x={MESSAGGIO})')
277     legend(loc='upper right', fontsize=8, markerscale=6)
278
279     subplot(3, 1, 2)
280     t_fine = 8 * (T_STIM+T_PAUSA)/ms
281     mask_a_fine = mask_a & (spikes.t/ms < t_fine)
282     mask_b_fine = mask_b & (spikes.t/ms < t_fine)
283     plot(spikes.t[mask_a_fine]/ms, spikes.i[mask_a_fine], '.', color='C0', markersize=3, label='
284           A (E)')
285     plot(spikes.t[mask_b_fine]/ms, spikes.i[mask_b_fine]-N_ring, '.', color='C3', markersize=3,
286           label='B (E)')
287     xlabel('Tempo (ms)')
288     ylabel('Indice neurone')
289     title('Dettaglio: primi turni (inizio training)')
290     legend(loc='upper right', fontsize=8, markerscale=4)
291
292     subplot(3, 1, 3)
293     t_tardi = (N_CICLI-8) * (T_STIM+T_PAUSA)/ms
294     mask_a_tardi = mask_a & (spikes.t/ms > t_tardi)
295     mask_b_tardi = mask_b & (spikes.t/ms > t_tardi)
296     plot(spikes.t[mask_a_tardi]/ms, spikes.i[mask_a_tardi], '.', color='C0', markersize=3, label='
297           A (E)')
298     plot(spikes.t[mask_b_tardi]/ms, spikes.i[mask_b_tardi]-N_ring, '.', color='C3', markersize
299           =3, label='B (E)')
300     xlabel('Tempo (ms)')
301     ylabel('Indice neurone')
302     title('Dettaglio: ultimi turni (fine training)')
303     legend(loc='upper right', fontsize=8, markerscale=4)
304
305     tight_layout()
306     savefig('dialogo_spiking_bidirezionale_omeostasi_v4.png', dpi=150)
307     print("\nGrafico salvato in dialogo_spiking_bidirezionale_omeostasi_v4.png")
308
309     ciclo_ms = (T_STIM+T_PAUSA)/ms
310
311     def valuta_canale(lettera_turno, mask_dest, n_turni_eval, escludi_diretto):
312         subset = [t0 for (l, t0) in turni if l == lettera_turno]
313         primi = subset[:n_turni_eval]
314         ultimi = subset[-n_turni_eval:]
315
316         def conta(lista_inizio):
317             n_tot = 0
318             posizioni = []
319             for t0 in lista_inizio:
320                 fin = t0 + ciclo_ms

```

```

315         m = mask_dest & (spikes.t/ms >= t0) & (spikes.t/ms < fin)
316         if escludi_diretto:
317             m = m & (spikes.t/ms >= t0 + 20)
318             idx = spikes.i[m]
319             if lettera_turno == 'A':
320                 idx = idx - N_ring
321             n_tot += m.sum()
322             posizioni.extend(list(xi[idx % N_E]))
323         centro = None
324         if posizioni:
325             centro = float(np.angle(np.mean(np.exp(2j*np.pi*np.array(posizioni)))) / (2*np.pi)
326                             % 1.0)
327         return n_tot, centro
328     return conta(primi), conta(ultimi)
329
330
331     print("\n" + "="*70)
332     print("VALUTAZIONE: turni 'A' -- B risponde?")
333     print("="*70)
334     (n_i, c_i), (n_f, c_f) = valuta_canale('A', mask_b, 5, escludi_diretto=False)
335     print(f" Primi 5 turni A: {n_i} spike di B, centro=({'N/A' if c_i is None else f'{c_i:.3f}')}")
336     print(f" Ultimi 5 turni A: {n_f} spike di B, centro=({'N/A' if c_f is None else f'{c_f:.3f}')}")
337
338     print("\n" + "="*70)
339     print("VALUTAZIONE: turni 'B' -- A risponde?")
340     print("="*70)
341     (n_i, c_i), (n_f, c_f) = valuta_canale('B', mask_a, 5, escludi_diretto=True)
342     print(f" Primi 5 turni B: {n_i} spike di A (>20ms dall'inizio turno), centro=({'N/A' if c_i is None else f'{c_i:.3f}')}")
343     print(f" Ultimi 5 turni B: {n_f} spike di A (>20ms dall'inizio turno), centro=({'N/A' if c_f is None else f'{c_f:.3f}')}")
344
345     n_a_tot = int(mask_a.sum())
346     n_b_tot = int(mask_b.sum())
347     print(f"\nSpike totali sull'intera simulazione: A={n_a_tot}, B={n_b_tot} "
348           f"(atteso: centinaia/migliaia se stabile; milioni se esplosione)")
349     if n_a_tot > 200000 or n_b_tot > 200000:
350         print(" >>> ESPLOSIONE: anche con la normalizzazione omeostatica il "
351               "sistema e' instabile. <<<")
352     else:
353         print(" >>> Stabile con la normalizzazione omeostatica attiva. <<<")
354
355     stabile = n_a_tot < 200000 and n_b_tot < 200000
356     (n_ab_primi, _), (n_ab_ultimi, _) = valuta_canale('B', mask_a, 5, escludi_diretto=True)
357     (n_ba_primi, _), (n_ba_ultimi, _) = valuta_canale('A', mask_b, 5, escludi_diretto=False)
358     print(f"MC_RIGA seed={SEED} stabile={int(stabile)} n_a_tot={n_a_tot} n_b_tot={n_b_tot} "
359           f"a_da_b_primi={n_ab_primi} a_da_b_ultimi={n_ab_ultimi} "
360           f"b_da_a_primi={n_ba_primi} b_da_a_ultimi={n_ba_ultimi}")

```

5.18 Piu' messaggi bidirezionali: il completamento del dialogo spiking

Tredicesimo e ultimo passo del filone: estendere l'architettura completa risolta in 5.17 (interruttore di trasmissione + normalizzazione omeostatica graduale + soppressione diretta di emergenza) a piu' messaggi, lo stesso passo finale gia' compiuto dal modello a rate (da 5.5.3, bidirezionale a un messaggio, a 5.5.13, bidirezionale multi-messaggio). Stesse due posizioni di `dialogo_spiking_multi.py` (sezione 5.10): `x=0.15` e `x=0.65`. Schema a turni esteso a 4 combinazioni cicliche

(messaggio, direzione): (m0,A), (m0,B), (m1,A), (m1,B), ripetuto 20 volte (80 turni totali, 80 secondi di simulazione).

Sul seed di partenza: stabile (4549/4419 spike totali), entrambi i messaggi localizzati con precisione in entrambe le direzioni fin dall'inizio (errore 0.002-0.028, ben sotto la larghezza dello stimolo 0.05) e in crescita nel corso del training. Il raster mostra due bande nettamente separate e stabili (indici ~0-30 e ~50-85) per l'intera durata di 80 secondi, senza alcuna contaminazione incrociata tra i due messaggi -- lo stesso risultato "nessuna interferenza" già visto in 5.10 per il caso unidirezionale, qui confermato anche in versione bidirezionale.

Verifica Monte Carlo su 8 seed indipendenti (16 osservazioni totali, 8 seed x 2 messaggi): TUTTI E OTTO stabili (100%), errore di localizzazione medio 0.014 (canale A->B) e 0.031 (canale B->A), massimo 0.087 su tutte le 16 osservazioni -- sempre ben sotto la soglia di successo (0.10) e la larghezza dello stimolo. Il canale B->A (il più difficile, oggetto di dodici tentativi nelle sezioni 5.8-5.17) cresce nel corso del training in 14 osservazioni su 16 (87.5%); il canale A->B cresce in 9 su 16 (56%), ma parte già da livelli più alti (131-241 spike contro 37-80 di B->A) -- compatibile con un canale che ha già raggiunto gran parte del suo margine di rinforzo utile fin dalle prime ripetizioni, non con un segno di instabilità o interferenza.

Questo chiude, con un risultato positivo e verificato, l'intero arco di sviluppo del dialogo spiking iniziato nella sezione 5.6 (primo ring attractor stabile): comunicazione appresa a un messaggio (5.7), poi a più messaggi (5.10-5.11), poi bidirezionale a un messaggio dopo dodici tentativi (5.8-5.17), infine bidirezionale a più messaggi in questa sezione -- lo stesso traguardo raggiunto dal modello a rate, ma nel dominio spiking con STDP vera basata sui tempi di spike, e con un'architettura di stabilizzazione (interruttore di trasmissione, omeostasi, soppressione di emergenza) che non ha equivalente diretto nel modello a rate -- necessaria specificamente per i vincoli dinamici propri del dominio spiking, documentati con cura in ogni tentativo, riuscito o meno, di questo intero capitolo.




Fig. 45 — Due messaggi bidirezionali in dominio spiking: nessuna interferenza, entrambe le direzioni funzionanti, stabile per 80 secondi.

Codice sorgente: `dialogo_spiking_bidirezionale_multi.py`

```

1  """
2  Tredicesimo tentativo, ultimo passo del filone bidirezionale spiking:
3  estendere l'architettura completa che ha risolto la sezione 5.17
4  (interruttore di trasmissione + normalizzazione omeostatica graduale +
5  soppressione diretta di emergenza, 8/8 seed stabili con crescita
6  bidirezionale) a PIU' MESSAGGI, esattamente come il modello a rate aveva
7  fatto il suo passo finale (dialogo_multi_scoperta_bidirezionale.py,
8  sezione 5.5.13) estendendo il canale bidirezionale a turni gia' risolto
9  (5.5.3) a piu' messaggi.
10
11  Stesse due posizioni usate in dialogo_spiking_multi.py (sezione 5.10,
12  comunicazione unidirezionale multi-messaggio, gia' verificata robusta su
13  8 seed in 5.11):  $x=0.15$  e  $x=0.65$ . Schema a turni esteso a 4 combinazioni
14  (messaggio, direzione) invece delle 2 originarie (solo direzione),
15  cicliche in ordine fisso: (m0,A), (m0,B), (m1,A), (m1,B), ripetuto.
16  """
17
18  from brian2 import *
19

```

```

20 start_scope()
21
22 N_E = 100
23 N_I = 25
24 N_ring = N_E + N_I
25
26 a = 0.02/ms
27 b = 0.2/ms
28 c = -65*mV
29 d = 6*mV/ms
30 tau_nmda = 100*ms
31
32 tau_adapt_pop = 200*ms
33 gain_adapt_pop = 0.15*mV/ms
34
35 tau_rate_hat = 200*ms # v2: finestra piu' corta (era 500ms) -- reagisce piu'
36                        # in fretta a un'accensione che sta per scappare
37
38 eqs = '''
39 dv/dt = (0.04/mV*v**2 + 5*v + 140*mV)/ms - u + I + g_nmda - adapt : volt
40 du/dt = a*(b*v - u) : volt/second
41 dg_nmda/dt = -g_nmda/tau_nmda : volt/second
42 dadapt/dt = -adapt/tau_adapt_pop : volt/second
43 dratehat/dt = -ratehat/tau_rate_hat : Hz
44 I : volt/second
45 x : 1
46 '''
47
48 neurons = NeuronGroup(2*N_ring, eqs, threshold='v > 30*mV',
49                      reset='v = c; u += d; adapt += gain_adapt_pop; ratehat += 1/tau_rate_hat'
50                      , method='euler')
51 neurons.v = -65*mV + 5*mV*randn(2*N_ring)
52 neurons.u = b * neurons.v[:]
53 neurons.I = 0*mV/ms
54 neurons.g_nmda = 0*mV/ms
55 neurons.adapt = 0*mV/ms
56 neurons.ratehat = 0*Hz
57
58 A_E = neurons[:N_E]
59 A_I = neurons[N_E:N_ring]
60 B_E = neurons[N_ring:N_ring+N_E]
61 B_I = neurons[N_ring+N_E:]
62
63 xi = np.arange(N_E) / N_E
64 A_E.x = xi
65 B_E.x = xi
66
67 background = PoissonGroup(2*N_ring, rates=400*Hz)
68 bg_syn = Synapses(background, neurons, on_pre='v_post += 2.0*mV')
69 bg_syn.connect(j='i')
70
71 sigma_exc = 0.05
72 CUTOFF_LOCALE = 3 * sigma_exc
73 w_ee_nmda = 0.325*mV/ms
74 p_conn = 0.15
75 w_exc = 1.0*mV
76 w_inh = 10.0*mV
77
78
79 def dist_circ(dx):
80     dx = abs(dx)
81     return np.minimum(dx, 1 - dx)
82
83
84 def costruisci_anello(E, I_pop, seed):
85     dmat = dist_circ(xi[:, None] - xi[None, :])
86     prob_ee = np.exp(-dmat**2 / (2*sigma_exc**2))

```

```

87     prob_ee[dmatrix > CUTOFF_LOCALE] = 0.0
88     np.fill_diagonal(prob_ee, 0)
89     rng = np.random.RandomState(seed)
90     mask_ee = rng.rand(N_E, N_E) < prob_ee
91     i_idx, j_idx = np.nonzero(mask_ee)
92
93     syn_ee = Synapses(E, E, on_pre='g_nmda_post += w_ee_nmda')
94     syn_ee.connect(i=i_idx, j=j_idx)
95     syn_ei = Synapses(E, I_pop, on_pre='v_post += w_exc')
96     syn_ei.connect(p=p_conn)
97     syn_ie = Synapses(I_pop, E, on_pre='v_post -= w_inh')
98     syn_ie.connect(p=p_conn)
99     syn_ii = Synapses(I_pop, I_pop, on_pre='v_post -= w_inh')
100    syn_ii.connect(condition='i!=j', p=p_conn)
101    return syn_ee, syn_ei, syn_ie, syn_ii
102
103
104    syn_ee_A, syn_ei_A, syn_ie_A, syn_ii_A = costruisci_anello(A_E, A_I, seed=0)
105    syn_ee_B, syn_ei_B, syn_ie_B, syn_ii_B = costruisci_anello(B_E, B_I, seed=1)
106
107    tau_stdp = 20*ms
108    A_ltp = 0.15*mV
109    A_ltd = 0.15*mV
110    w_max = 5.0*mV
111    w_min = 0*mV
112    w_init = 1.5*mV
113    sigma_inter = 0.08
114    p_inter_picco = 0.5
115
116    stdp_model = '''
117    w : volt
118    dapre/dt = -apre/tau_stdp : volt (event-driven)
119    dapost/dt = -apost/tau_stdp : volt (event-driven)
120    gate : 1 (shared)
121    '''
122    stdp_on_pre = '''
123    v_post += w*gate
124    apre += A_ltp*gate
125    w = clip(w+apost*gate, w_min, w_max)
126    '''
127    stdp_on_post = '''
128    apost -= A_ltd*gate
129    w = clip(w+apre*gate, w_min, w_max)
130    '''
131
132    syn_ab = Synapses(A_E, B_E, model=stdp_model, on_pre=stdp_on_pre, on_post=stdp_on_post)
133    dmat_inter = dist_circ(xi[:, None] - xi[None, :])
134    prob_inter = p_inter_picco * np.exp(-dmat_inter**2 / (2*sigma_inter**2))
135    rng_inter = np.random.RandomState(2)
136    mask_inter = rng_inter.rand(N_E, N_E) < prob_inter
137    i_inter, j_inter = np.nonzero(mask_inter)
138    syn_ab.connect(i=i_inter, j=j_inter)
139    syn_ab.w = w_init
140    syn_ab.gate = 1
141    print(f"Sinapsi inter-anello A->B create: {len(syn_ab)} (peso iniziale {w_init})")
142
143    syn_ba = Synapses(B_E, A_E, model=stdp_model, on_pre=stdp_on_pre, on_post=stdp_on_post)
144    mask_inter_ba = rng_inter.rand(N_E, N_E) < prob_inter
145    i_inter_ba, j_inter_ba = np.nonzero(mask_inter_ba)
146    syn_ba.connect(i=i_inter_ba, j=j_inter_ba)
147    syn_ba.w = w_init
148    syn_ba.gate = 0
149    print(f"Sinapsi inter-anello B->A create: {len(syn_ba)} (peso iniziale {w_init})")
150
151    # --- normalizzazione omeostatica: ogni 50ms, le sinapsi inter-anello in
152    # ingresso a ciascun neurone E vengono scalate per spingere il suo tasso
153    # di scarica recente (ratehat) verso target_rate. Fattore per aggiornamento
154    # limitato a +-3% per evitare oscillazioni, indipendente dal tetto w_max

```

```

155 # gia' esistente (che resta come sicurezza aggiuntiva) ---
156 target_rate = 2.5*Hz # v2: bersaglio leggermente piu' conservativo (era 3Hz)
157 fattore_min, fattore_max = 0.99, 1.01 # v2: aggiornamenti piu' piccoli...
158
159
160 soglia_emergenza = 15*Hz # v3: interruttore di emergenza -- molto sopra il
161 # bersaglio (2.5Hz) ma ben sotto un vero runaway
162 # (centinaia di Hz), per intercettare un'accensione
163 # che la correzione graduale non riesce a fermare
164
165
166 @network_operation(dt=20*ms) # ...ma piu' frequenti (era 50ms) -- stesso
167 def omeostasi(): # margine di correzione nel tempo, reazione piu' rapida
168     rate_b = np.asarray(B_E.ratehat/Hz)
169     rate_a = np.asarray(A_E.ratehat/Hz)
170     fattore_b = np.clip((target_rate/Hz) / (rate_b + 0.5), fattore_min, fattore_max)
171     fattore_a = np.clip((target_rate/Hz) / (rate_a + 0.5), fattore_min, fattore_max)
172     # interruttore di emergenza: azzeramento immediato (non graduale) delle
173     # sinapsi in ingresso ai neuroni che superano la soglia critica
174     emergenza_b = rate_b > (soglia_emergenza/Hz)
175     emergenza_a = rate_a > (soglia_emergenza/Hz)
176     if emergenza_b.any():
177         fattore_b[emergenza_b] = 0.0
178         B_E.adapt[emergenza_b] = np.maximum(np.asarray(B_E.adapt[emergenza_b]/(mV/ms)), 20.0)
179         * (mV/ms)
180         print(f" [emergenza a t={defaultclock.t/ms:.0f}ms: {emergenza_b.sum()} neuroni di B
181             azzerati+soppressi, ratehat max={rate_b.max():.1f}Hz]")
182     if emergenza_a.any():
183         fattore_a[emergenza_a] = 0.0
184         A_E.adapt[emergenza_a] = np.maximum(np.asarray(A_E.adapt[emergenza_a]/(mV/ms)), 20.0)
185         * (mV/ms)
186         print(f" [emergenza a t={defaultclock.t/ms:.0f}ms: {emergenza_a.sum()} neuroni di A
187             azzerati+soppressi, ratehat max={rate_a.max():.1f}Hz]")
188     j_ab = np.asarray(syn_ab.j[:])
189     j_ba = np.asarray(syn_ba.j[:])
190     syn_ab.w = np.clip(np.asarray(syn_ab.w/mV) * fattore_b[j_ab], w_min/mV, w_max/mV) * mV
191     syn_ba.w = np.clip(np.asarray(syn_ba.w/mV) * fattore_a[j_ba], w_min/mV, w_max/mV) * mV
192
193 spikes = SpikeMonitor(neurons)
194 rate_mon = StateMonitor(neurons, 'ratehat', record=[0, N_ring], dt=50*ms)
195
196 MESSAGGI = [0.15, 0.65] # stesse posizioni di dialogo_spiking_multi.py (5.10)
197 larghezza_stimolo = 0.05
198 gruppi_stim = []
199 for m in MESSAGGI:
200     peso_stim = np.exp(-dist_circ(xi - m)**2 / (2*larghezza_stimolo**2))
201     gruppi_stim.append(np.where(peso_stim > 0.5)[0])
202     print(f"Messaggio x={m}: {len(gruppi_stim[-1])} neuroni stimolati")
203
204 N_CICLI = 80 # 20 ripetizioni per ciascuna delle 4 combinazioni (messaggio, direzione)
205 T_STIM = 60*ms
206 T_PAUSA = 940*ms
207
208 print(f"\nTraining: {N_CICLI} turni, ciclando su {len(MESSAGGI)} messaggi x 2 "
209     f"direzioni (A/B), interruttore di trasmissione + omeostasi + "
210     f"soppressione di emergenza ({(T_STIM+T_PAUSA)*N_CICLI/ms:.0f}ms totali)")
211
212 turni = [] # (messaggio_idx, direzione, tempo_inizio_ms)
213 combinazioni = [(k, dirz) for k in range(len(MESSAGGI)) for dirz in ('A', 'B')]
214 t_corrente = 0*ms
215 for ciclo in range(N_CICLI):
216     k, direzione = combinazioni[ciclo % len(combinazioni)]
217     turni.append((k, direzione, t_corrente/ms))
218     if direzione == 'A':
219         syn_ab.gate = 1
220         syn_ba.gate = 0
221         A_E.I[gruppi_stim[k]] = 15*mV/ms

```

```

219         run(T_STIM)
220         A_E.I[:] = 0*mV/ms
221     else:
222         syn_ab.gate = 0
223         syn_ba.gate = 1
224         B_E.I[gruppi_stim[k]] = 15*mV/ms
225         run(T_STIM)
226         B_E.I[:] = 0*mV/ms
227     run(T_PAUSA)
228     t_corrente += T_STIM + T_PAUSA
229     if ciclo % 10 == 0 or ciclo == N_CICLI-1:
230         n_a_finora = int((spikes.i < N_E).sum())
231         n_b_finora = int(((spikes.i >= N_ring) & (spikes.i < N_ring+N_E)).sum())
232         print(f" ciclo {ciclo:3d}/{N_CICLI} (msg x={MESSAGGI[k]}, turno {direzione}): "
233               f"A->B peso medio={np.mean(syn_ab.w)/mV:.3f}mV max={np.max(syn_ab.w)/mV:.3f}mV |
234               "
235               f"B->A peso medio={np.mean(syn_ba.w)/mV:.3f}mV max={np.max(syn_ba.w)/mV:.3f}mV |
236               "
237               f"spike finora A={n_a_finora} B={n_b_finora}")
238
239 print("\nTraining completato.")
240
241 fig, axes = subplots(3, 1, figsize=(11, 9))
242
243 subplot(3, 1, 1)
244 mask_a = spikes.i < N_E
245 mask_b = (spikes.i >= N_ring) & (spikes.i < N_ring+N_E)
246 plot(spikes.t[mask_a]/ms, spikes.i[mask_a], '.', color='C0', markersize=1.5, label='A (E)')
247 plot(spikes.t[mask_b]/ms, spikes.i[mask_b]-N_ring, '.', color='C3', markersize=1.5, label='B
248       (E)')
249 xlabel('Tempo (ms)')
250 ylabel('Indice neurone')
251 title(f'Raster completo: {N_CICLI} turni, {len(MESSAGGI)} messaggi x=[{" ".join(str(m) for
252       m in MESSAGGI)}]')
253 legend(loc='upper right', fontsize=8, markerscale=6)
254
255 subplot(3, 1, 2)
256 t_fine = 8 * (T_STIM+T_PAUSA)/ms
257 mask_a_fine = mask_a & (spikes.t/ms < t_fine)
258 mask_b_fine = mask_b & (spikes.t/ms < t_fine)
259 plot(spikes.t[mask_a_fine]/ms, spikes.i[mask_a_fine], '.', color='C0', markersize=3, label='
260       A (E)')
261 plot(spikes.t[mask_b_fine]/ms, spikes.i[mask_b_fine]-N_ring, '.', color='C3', markersize=3,
262       label='B (E)')
263 xlabel('Tempo (ms)')
264 ylabel('Indice neurone')
265 title('Dettaglio: primi turni (inizio training)')
266 legend(loc='upper right', fontsize=8, markerscale=4)
267
268 subplot(3, 1, 3)
269 t_tardi = (N_CICLI-8) * (T_STIM+T_PAUSA)/ms
270 mask_a_tardi = mask_a & (spikes.t/ms > t_tardi)
271 mask_b_tardi = mask_b & (spikes.t/ms > t_tardi)
272 plot(spikes.t[mask_a_tardi]/ms, spikes.i[mask_a_tardi], '.', color='C0', markersize=3, label=
273       'A (E)')
274 plot(spikes.t[mask_b_tardi]/ms, spikes.i[mask_b_tardi]-N_ring, '.', color='C3', markersize
275       =3, label='B (E)')
276 xlabel('Tempo (ms)')
277 ylabel('Indice neurone')
278 title('Dettaglio: ultimi turni (fine training)')
279 legend(loc='upper right', fontsize=8, markerscale=4)
280
281 tight_layout()
282 savefig('dialogo_spiking_bidirezionale_multi.png', dpi=150)
283 print("\nGrafico salvato in dialogo_spiking_bidirezionale_multi.png")
284
285 ciclo_ms = (T_STIM+T_PAUSA)/ms

```

```

279 def valuta_canale(k, direzione, mask_dest, n_turni_eval, escludi_diretto):
280     subset = [t0 for (kk, d, t0) in turni if kk == k and d == direzione]
281     primi = subset[:n_turni_eval]
282     ultimi = subset[-n_turni_eval:]
283
284
285     def conta(lista_inizio):
286         n_tot = 0
287         posizioni = []
288         for t0 in lista_inizio:
289             fin = t0 + ciclo_ms
290             m = mask_dest & (spikes.t/ms >= t0) & (spikes.t/ms < fin)
291             if escludi_diretto:
292                 m = m & (spikes.t/ms >= t0 + 20)
293             idx = spikes.i[m]
294             if direzione == 'A':
295                 idx = idx - N_ring
296             n_tot += m.sum()
297             posizioni.extend(list(xi[idx % N_E]))
298         centro = None
299         if posizioni:
300             centro = float(np.angle(np.mean(np.exp(2j*np.pi*np.array(posizioni)))) / (2*np.pi)
301                             % 1.0)
302         return n_tot, centro
303
304     return conta(primi), conta(ultimi)
305
306 for k, m in enumerate(MESSAGGI):
307     print("\n" + "="*70)
308     print(f"MESSAGGIO x={m}")
309     print("="*70)
310     (n_i, c_i), (n_f, c_f) = valuta_canale(k, 'A', mask_b, 5, escludi_diretto=False)
311     err_i = dist_circ(c_i - m) if c_i is not None else None
312     err_f = dist_circ(c_f - m) if c_f is not None else None
313     print(f" Turni A (B risponde): primi 5={n_i} spike (err={{'N/A' if err_i is None else f'{"err_i:.3f}"}}), "
314           f"ultimi 5={n_f} spike (err={{'N/A' if err_f is None else f'{"err_f:.3f}"}})")
315     (n_i, c_i), (n_f, c_f) = valuta_canale(k, 'B', mask_a, 5, escludi_diretto=True)
316     err_i = dist_circ(c_i - m) if c_i is not None else None
317     err_f = dist_circ(c_f - m) if c_f is not None else None
318     print(f" Turni B (A risponde): primi 5={n_i} spike (err={{'N/A' if err_i is None else f'{"err_i:.3f}"}}), "
319           f"ultimi 5={n_f} spike (err={{'N/A' if err_f is None else f'{"err_f:.3f}"}})")
320
321 n_a_tot = int(mask_a.sum())
322 n_b_tot = int(mask_b.sum())
323 print(f"\nSpike totali sull'intera simulazione: A={n_a_tot}, B={n_b_tot} "
324       f"(atteso: centinaia/migliaia se stabile; milioni se esplosione)")
325 if n_a_tot > 200000 or n_b_tot > 200000:
326     print(" >>> ESPLOSIONE. <<<")
327 else:
328     print(" >>> Stabile. <<<")

```

Codice sorgente: *dialogo_spiking_bidirezionale_multi_mc.py*

```

1  """
2  Tredicesimo tentativo, ultimo passo del filone bidirezionale spiking:
3  estendere l'architettura completa che ha risolto la sezione 5.17
4  (interruttore di trasmissione + normalizzazione omeostatica graduale +
5  soppressione diretta di emergenza, 8/8 seed stabili con crescita
6  bidirezionale) a PIU' MESSAGGI, esattamente come il modello a rate aveva
7  fatto il suo passo finale (dialogo_multi_scoperta_bidirezionale.py,
8  sezione 5.5.13) estendendo il canale bidirezionale a turni gia' risolto
9  (5.5.3) a piu' messaggi.
10
11  Stesse due posizioni usate in dialogo_spiking_multi.py (sezione 5.10,

```

```

12 | comunicazione unidirezionale multi-messaggio, gia' verificata robusta su
13 | 8 seed in 5.11): x=0.15 e x=0.65. Schema a turni esteso a 4 combinazioni
14 | (messaggio, direzione) invece delle 2 originarie (solo direzione),
15 | cicliche in ordine fisso: (m0,A), (m0,B), (m1,A), (m1,B), ripetuto.
16 | """
17 |
18 | import sys
19 | from brian2 import *
20 |
21 | SEED = int(sys.argv[1])
22 | start_scope()
23 | seed(SEED)
24 |
25 | N_E = 100
26 | N_I = 25
27 | N_ring = N_E + N_I
28 |
29 | a = 0.02/ms
30 | b = 0.2/ms
31 | c = -65*mV
32 | d = 6*mV/ms
33 | tau_nmda = 100*ms
34 |
35 | tau_adapt_pop = 200*ms
36 | gain_adapt_pop = 0.15*mV/ms
37 |
38 | tau_rate_hat = 200*ms # v2: finestra piu' corta (era 500ms) -- reagisce piu'
39 |                       # in fretta a un'accensione che sta per scappare
40 |
41 | eqs = '''
42 | dv/dt = (0.04/mV*v**2 + 5*v + 140*mV)/ms - u + I + g_nmda - adapt : volt
43 | du/dt = a*(b*v - u) : volt/second
44 | dg_nmda/dt = -g_nmda/tau_nmda : volt/second
45 | dadapt/dt = -adapt/tau_adapt_pop : volt/second
46 | dratehat/dt = -ratehat/tau_rate_hat : Hz
47 | I : volt/second
48 | x : 1
49 | '''
50 |
51 | neurons = NeuronGroup(2*N_ring, eqs, threshold='v > 30*mV',
52 |                      reset='v = c; u += d; adapt += gain_adapt_pop; ratehat += 1/tau_rate_hat'
53 |                      ,
54 |                      method='euler')
55 | neurons.v = -65*mV + 5*mV*randn(2*N_ring)
56 | neurons.u = b * neurons.v[:]
57 | neurons.I = 0*mV/ms
58 | neurons.g_nmda = 0*mV/ms
59 | neurons.adapt = 0*mV/ms
60 | neurons.ratehat = 0*Hz
61 |
62 | A_E = neurons[:N_E]
63 | A_I = neurons[N_E:N_ring]
64 | B_E = neurons[N_ring:N_ring+N_E]
65 | B_I = neurons[N_ring+N_E:]
66 |
67 | xi = np.arange(N_E) / N_E
68 | A_E.x = xi
69 | B_E.x = xi
70 |
71 | background = PoissonGroup(2*N_ring, rates=400*Hz)
72 | bg_syn = Synapses(background, neurons, on_pre='v_post += 2.0*mV')
73 | bg_syn.connect(j='i')
74 |
75 | sigma_exc = 0.05
76 | CUTOFF_LOCALE = 3 * sigma_exc
77 | w_ee_nmda = 0.325*mV/ms
78 | p_conn = 0.15
79 | w_exc = 1.0*mV

```



```

79 w_inh = 10.0*mV
80
81
82 def dist_circ(dx):
83     dx = abs(dx)
84     return np.minimum(dx, 1 - dx)
85
86
87 def costruisci_anello(E, I_pop, seed):
88     dmat = dist_circ(xi[:, None] - xi[None, :])
89     prob_ee = np.exp(-dmat**2 / (2*sigma_exc**2))
90     prob_ee[dmat > CUTOFF_LOCALE] = 0.0
91     np.fill_diagonal(prob_ee, 0)
92     rng = np.random.RandomState(seed)
93     mask_ee = rng.rand(N_E, N_E) < prob_ee
94     i_idx, j_idx = np.nonzero(mask_ee)
95
96     syn_ee = Synapses(E, E, on_pre='g_nmda_post += w_ee_nmda')
97     syn_ee.connect(i=i_idx, j=j_idx)
98     syn_ei = Synapses(E, I_pop, on_pre='v_post += w_exc')
99     syn_ei.connect(p=p_conn)
100    syn_ie = Synapses(I_pop, E, on_pre='v_post -= w_inh')
101    syn_ie.connect(p=p_conn)
102    syn_ii = Synapses(I_pop, I_pop, on_pre='v_post -= w_inh')
103    syn_ii.connect(condition='i!=j', p=p_conn)
104    return syn_ee, syn_ei, syn_ie, syn_ii
105
106
107 syn_ee_A, syn_ei_A, syn_ie_A, syn_ii_A = costruisci_anello(A_E, A_I, seed=1000+SEED)
108 syn_ee_B, syn_ei_B, syn_ie_B, syn_ii_B = costruisci_anello(B_E, B_I, seed=2000+SEED)
109
110 tau_stdp = 20*ms
111 A_ltp = 0.15*mV
112 A_ltd = 0.15*mV
113 w_max = 5.0*mV
114 w_min = 0*mV
115 w_init = 1.5*mV
116 sigma_inter = 0.08
117 p_inter_picco = 0.5
118
119 stdp_model = '''
120 w : volt
121 dapre/dt = -apre/tau_stdp : volt (event-driven)
122 dapost/dt = -apost/tau_stdp : volt (event-driven)
123 gate : 1 (shared)
124 '''
125 stdp_on_pre = '''
126 v_post += w*gate
127 apre += A_ltp*gate
128 w = clip(w+apost*gate, w_min, w_max)
129 '''
130 stdp_on_post = '''
131 apost -= A_ltd*gate
132 w = clip(w+apre*gate, w_min, w_max)
133 '''
134
135 syn_ab = Synapses(A_E, B_E, model=stdp_model, on_pre=stdp_on_pre, on_post=stdp_on_post)
136 dmat_inter = dist_circ(xi[:, None] - xi[None, :])
137 prob_inter = p_inter_picco * np.exp(-dmat_inter**2 / (2*sigma_inter**2))
138 rng_inter = np.random.RandomState(3000+SEED)
139 mask_inter = rng_inter.rand(N_E, N_E) < prob_inter
140 i_inter, j_inter = np.nonzero(mask_inter)
141 syn_ab.connect(i=i_inter, j=j_inter)
142 syn_ab.w = w_init
143 syn_ab.gate = 1
144 print(f"Sinapsi inter-anello A->B create: {len(syn_ab)} (peso iniziale {w_init})")
145
146 syn_ba = Synapses(B_E, A_E, model=stdp_model, on_pre=stdp_on_pre, on_post=stdp_on_post)

```

```

147 mask_inter_ba = rng_inter.rand(N_E, N_E) < prob_inter
148 i_inter_ba, j_inter_ba = np.nonzero(mask_inter_ba)
149 syn_ba.connect(i=i_inter_ba, j=j_inter_ba)
150 syn_ba.w = w_init
151 syn_ba.gate = 0
152 print(f"Sinapsi inter-anello B->A create: {len(syn_ba)} (peso iniziale {w_init})")
153
154 # --- normalizzazione omeostatica: ogni 50ms, le sinapsi inter-anello in
155 # ingresso a ciascun neurone E vengono scalate per spingere il suo tasso
156 # di scarica recente (ratehat) verso target_rate. Fattore per aggiornamento
157 # limitato a +-3% per evitare oscillazioni, indipendente dal tetto w_max
158 # gia' esistente (che resta come sicurezza aggiuntiva) ---
159 target_rate = 2.5*Hz # v2: bersaglio leggermente piu' conservativo (era 3Hz)
160 fattore_min, fattore_max = 0.99, 1.01 # v2: aggiornamenti piu' piccoli...
161
162
163 soglia_emergenza = 15*Hz # v3: interruttore di emergenza -- molto sopra il
164 # bersaglio (2.5Hz) ma ben sotto un vero runaway
165 # (centinaia di Hz), per intercettare un'accensione
166 # che la correzione graduale non riesce a fermare
167
168 @network_operation(dt=20*ms) # ...ma piu' frequenti (era 50ms) -- stesso
169 def omeostasi(): # margine di correzione nel tempo, reazione piu' rapida
170     rate_b = np.asarray(B_E.ratehat/Hz)
171     rate_a = np.asarray(A_E.ratehat/Hz)
172     fattore_b = np.clip((target_rate/Hz) / (rate_b + 0.5), fattore_min, fattore_max)
173     fattore_a = np.clip((target_rate/Hz) / (rate_a + 0.5), fattore_min, fattore_max)
174     # interruttore di emergenza: azzeramento immediato (non graduale) delle
175     # sinapsi in ingresso ai neuroni che superano la soglia critica
176     emergenza_b = rate_b > (soglia_emergenza/Hz)
177     emergenza_a = rate_a > (soglia_emergenza/Hz)
178     if emergenza_b.any():
179         fattore_b[emergenza_b] = 0.0
180         B_E.adapt[emergenza_b] = np.maximum(np.asarray(B_E.adapt[emergenza_b]/(mV/ms)), 20.0)
181         * (mV/ms)
182         print(f" [emergenza a t={defaultclock.t/ms:.0f}ms: {emergenza_b.sum()} neuroni di B
183             azzerati+soppressi, ratehat max={rate_b.max():.1f}Hz]")
184     if emergenza_a.any():
185         fattore_a[emergenza_a] = 0.0
186         A_E.adapt[emergenza_a] = np.maximum(np.asarray(A_E.adapt[emergenza_a]/(mV/ms)), 20.0)
187         * (mV/ms)
188         print(f" [emergenza a t={defaultclock.t/ms:.0f}ms: {emergenza_a.sum()} neuroni di A
189             azzerati+soppressi, ratehat max={rate_a.max():.1f}Hz]")
190     j_ab = np.asarray(syn_ab.j[:])
191     j_ba = np.asarray(syn_ba.j[:])
192     syn_ab.w = np.clip(np.asarray(syn_ab.w/mV) * fattore_b[j_ab], w_min/mV, w_max/mV) * mV
193     syn_ba.w = np.clip(np.asarray(syn_ba.w/mV) * fattore_a[j_ba], w_min/mV, w_max/mV) * mV
194
195
196 spikes = SpikeMonitor(neurons)
197 rate_mon = StateMonitor(neurons, 'ratehat', record=[0, N_ring], dt=50*ms)
198
199 MESSAGGI = [0.15, 0.65] # stesse posizioni di dialogo_spiking_multi.py (5.10)
200 larghezza_stimolo = 0.05
201 gruppi_stim = []
202 for m in MESSAGGI:
203     peso_stim = np.exp(-dist_circ(xi - m)**2 / (2*larghezza_stimolo**2))
204     gruppi_stim.append(np.where(peso_stim > 0.5)[0])
205     print(f"Messaggio x={m}: {len(gruppi_stim[-1])} neuroni stimolati")
206
207 N_CICLI = 80 # 20 ripetizioni per ciascuna delle 4 combinazioni (messaggio, direzione)
208 T_STIM = 60*ms
209 T_PAUSA = 940*ms
210
211 print(f"\nTraining: {N_CICLI} turni, ciclando su {len(MESSAGGI)} messaggi x 2 "
212     f"direzioni (A/B), interruttore di trasmissione + omeostasi + "
213     f"soppressione di emergenza ({(T_STIM+T_PAUSA)*N_CICLI/ms:.0f}ms totali)")

```

```

211 turni = [] # (messaggio_ida, direzione, tempo_inizio_ms)
212 combinazioni = [(k, dirz) for k in range(len(MESSAGGI)) for dirz in ('A', 'B')]
213 t_corrente = 0*ms
214 for ciclo in range(N_CICLI):
215     k, direzione = combinazioni[ciclo % len(combinazioni)]
216     turni.append((k, direzione, t_corrente/ms))
217     if direzione == 'A':
218         syn_ab.gate = 1
219         syn_ba.gate = 0
220         A_E.I[gruppi_stim[k]] = 15*mV/ms
221         run(T_STIM)
222         A_E.I[:] = 0*mV/ms
223     else:
224         syn_ab.gate = 0
225         syn_ba.gate = 1
226         B_E.I[gruppi_stim[k]] = 15*mV/ms
227         run(T_STIM)
228         B_E.I[:] = 0*mV/ms
229     run(T_PAUSA)
230     t_corrente += T_STIM + T_PAUSA
231     if ciclo % 10 == 0 or ciclo == N_CICLI-1:
232         n_a_finora = int((spikes.i < N_E).sum())
233         n_b_finora = int((spikes.i >= N_ring) & (spikes.i < N_ring+N_E).sum())
234         print(f" ciclo {ciclo:3d}/{N_CICLI} (msg x={MESSAGGI[k]}, turno {direzione}): "
235               f"A->B peso medio={np.mean(syn_ab.w)/mV:.3f}mV max={np.max(syn_ab.w)/mV:.3f}mV |
236               "
237               f"B->A peso medio={np.mean(syn_ba.w)/mV:.3f}mV max={np.max(syn_ba.w)/mV:.3f}mV |
238               "
239               f"spike finora A={n_a_finora} B={n_b_finora}")
240 print("\nTraining completato.")
241
242 fig, axes = subplots(3, 1, figsize=(11, 9))
243
244 subplot(3, 1, 1)
245 mask_a = spikes.i < N_E
246 mask_b = (spikes.i >= N_ring) & (spikes.i < N_ring+N_E)
247 plot(spikes.t[mask_a]/ms, spikes.i[mask_a], '.', color='C0', markersize=1.5, label='A (E)')
248 plot(spikes.t[mask_b]/ms, spikes.i[mask_b]-N_ring, '.', color='C3', markersize=1.5, label='B (E)')
249 xlabel('Tempo (ms)')
250 ylabel('Indice neurone')
251 title(f'Raster completo: {N_CICLI} turni, {len(MESSAGGI)} messaggi x={["", "."].join(str(m) for m in MESSAGGI)}')
252 legend(loc='upper right', fontsize=8, markerscale=6)
253
254 subplot(3, 1, 2)
255 t_fine = 8 * (T_STIM+T_PAUSA)/ms
256 mask_a_fine = mask_a & (spikes.t/ms < t_fine)
257 mask_b_fine = mask_b & (spikes.t/ms < t_fine)
258 plot(spikes.t[mask_a_fine]/ms, spikes.i[mask_a_fine], '.', color='C0', markersize=3, label='A (E)')
259 plot(spikes.t[mask_b_fine]/ms, spikes.i[mask_b_fine]-N_ring, '.', color='C3', markersize=3, label='B (E)')
260 xlabel('Tempo (ms)')
261 ylabel('Indice neurone')
262 title('Dettaglio: primi turni (inizio training)')
263 legend(loc='upper right', fontsize=8, markerscale=4)
264
265 subplot(3, 1, 3)
266 t_tardi = (N_CICLI-8) * (T_STIM+T_PAUSA)/ms
267 mask_a_tardi = mask_a & (spikes.t/ms > t_tardi)
268 mask_b_tardi = mask_b & (spikes.t/ms > t_tardi)
269 plot(spikes.t[mask_a_tardi]/ms, spikes.i[mask_a_tardi], '.', color='C0', markersize=3, label='A (E)')
270 plot(spikes.t[mask_b_tardi]/ms, spikes.i[mask_b_tardi]-N_ring, '.', color='C3', markersize=3, label='B (E)')

```

```

271 xlabel('Tempo (ms)')
272 ylabel('Indice neurone')
273 title('Dettaglio: ultimi turni (fine training)')
274 legend(loc='upper right', fontsize=8, markerscale=4)
275
276 tight_layout()
277 savefig('dialogo_spiking_bidirezionale_multi.png', dpi=150)
278 print("\nGrafico salvato in dialogo_spiking_bidirezionale_multi.png")
279
280 ciclo_ms = (T_STIM+T_PAUSA)/ms
281
282
283 def valuta_canale(k, direzione, mask_dest, n_turni_eval, escludi_diretto):
284     subset = [t0 for kk, d, t0 in turni if kk == k and d == direzione]
285     primi = subset[:n_turni_eval]
286     ultimi = subset[-n_turni_eval:]
287
288     def conta(lista_inizio):
289         n_tot = 0
290         posizioni = []
291         for t0 in lista_inizio:
292             fin = t0 + ciclo_ms
293             m = mask_dest & (spikes.t/ms >= t0) & (spikes.t/ms < fin)
294             if escludi_diretto:
295                 m = m & (spikes.t/ms >= t0 + 20)
296             idx = spikes.i[m]
297             if direzione == 'A':
298                 idx = idx - N_ring
299             n_tot += m.sum()
300             posizioni.extend(list(xi[idx % N_E]))
301         centro = None
302         if posizioni:
303             centro = float(np.angle(np.mean(np.exp(2j*np.pi*np.array(posizioni)))) / (2*np.pi)
304                             % 1.0)
305         return n_tot, centro
306
307     return conta(primi), conta(ultimi)
308
309 for k, m in enumerate(MESSAGGI):
310     print("\n" + "="*70)
311     print(f"MESSAGGIO x={m}")
312     print("="*70)
313     (n_i, c_i), (n_f, c_f) = valuta_canale(k, 'A', mask_b, 5, escludi_diretto=False)
314     err_i = dist_circ(c_i - m) if c_i is not None else None
315     err_f = dist_circ(c_f - m) if c_f is not None else None
316     print(f" Turni A (B risponde): primi 5={n_i} spike (err={{'N/A' if err_i is None else f'{"err_i:.3f}"}}), "
317           f"ultimi 5={n_f} spike (err={{'N/A' if err_f is None else f'{"err_f:.3f}"}})")
318     (n_i, c_i), (n_f, c_f) = valuta_canale(k, 'B', mask_a, 5, escludi_diretto=True)
319     err_i = dist_circ(c_i - m) if c_i is not None else None
320     err_f = dist_circ(c_f - m) if c_f is not None else None
321     print(f" Turni B (A risponde): primi 5={n_i} spike (err={{'N/A' if err_i is None else f'{"err_i:.3f}"}}), "
322           f"ultimi 5={n_f} spike (err={{'N/A' if err_f is None else f'{"err_f:.3f}"}})")
323
324     n_a_tot = int(mask_a.sum())
325     n_b_tot = int(mask_b.sum())
326     print(f"\nSpike totali sull'intera simulazione: A={n_a_tot}, B={n_b_tot} "
327           f"(atteso: centinaia/migliaia se stabile; milioni se esplosione)")
328     if n_a_tot > 200000 or n_b_tot > 200000:
329         print(" >>> ESPLOSIONE. <<<")
330     else:
331         print(" >>> Stabile. <<<")
332
333     n_a_tot = int(mask_a.sum())
334     n_b_tot = int(mask_b.sum())
335     stabile = n_a_tot < 200000 and n_b_tot < 200000

```

```

336 righe_msg = []
337 for k, m in enumerate(MESSAGGI):
338     (n_i_ab, c_i_ab), (n_f_ab, c_f_ab) = valuta_canale(k, 'A', mask_b, 5, escludi_diretto=
339         False)
340     (n_i_ba, c_i_ba), (n_f_ba, c_f_ba) = valuta_canale(k, 'B', mask_a, 5, escludi_diretto=
341         True)
342     err_ab = dist_circ(c_f_ab - m) if c_f_ab is not None else 1.0
343     err_ba = dist_circ(c_f_ba - m) if c_f_ba is not None else 1.0
344     righe_msg.append(f"m{k}(x={m}):ab_i={n_i_ab},ab_f={n_f_ab},err_ab={err_ab:.3f},ba_i={
345         n_i_ba},ba_f={n_f_ba},err_ba={err_ba:.3f}")
346 print(f"MC_RIGA seed={SEED} stabile={int(stabile)} n_a_tot={n_a_tot} n_b_tot={n_b_tot} " + "
347     ".join(righe_msg))

```

5.19 Stress-test a tre messaggi: l'architettura regge sotto carico maggiore

Quattordicesimo tentativo: irrigidimento del carico della sezione 5.18, da due a tre messaggi -- lo stesso passo che nel modello a rate aveva fatto emergere per la prima volta un'interferenza seria (dialogo_multi_repulsione_3msg.py, sezione 5.5.8). Stesse tre posizioni di quel test: $x=0.10, 0.40, 0.70$. Schema a turni esteso a 6 combinazioni cicliche (messaggio, direzione), 20 ripetizioni ciascuna (120 turni, 120 secondi di simulazione).

Sul seed di partenza: stabile (6800/6696 spike totali), tutti e tre i messaggi localizzati con precisione in entrambe le direzioni (errore 0.001-0.021). Il raster mostra tre bande nettamente separate e stabili per l'intera durata, senza contaminazione incrociata. Verifica Monte Carlo su 8 seed indipendenti (24 osservazioni, 8 seed x 3 messaggi): tutti e otto stabili (100%); 47 osservazioni su 48 (98%) restano sotto la soglia di errore 0.10, con un solo caso limite (seed 307, messaggio $x=0.7$ canale B->A: 0.113, appena sopra soglia ma ancora contenuto in termini assoluti). Errore medio 0.013 (canale A->B) e 0.033 (canale B->A).

La crescita nel corso del training e' piu' mista che nel caso a due messaggi (11/24 osservazioni in crescita per A->B, 12/24 per B->A, contro 9/16 e 14/16 della sezione 5.18) -- plausibilmente perche' con tre messaggi il "traffico" di rinforzo STDP si distribuisce su un numero maggiore di combinazioni (messaggio, direzione), lasciando meno ripetizioni nette per ciascuna. La localizzazione, pero', resta eccellente in quasi ogni caso: l'architettura completa (interruttore di trasmissione + omeostasi graduale + soppressione di emergenza) regge sotto un carico maggiore senza cedimenti di stabilita', a differenza di quanto successo al modello a rate con lo stesso irrigidimento -- li' serviva un meccanismo di scoperta dedicato (sezioni 5.5.6-5.5.9) per risolvere l'interferenza; qui la connettivita' inter-anello gia' strutturata (lo stesso principio gia' osservato in 5.10-5.11) continua a bastare anche a tre messaggi bidirezionali.




Fig. 46 — Tre messaggi bidirezionali in dominio spiking: stabile su 8 seed, localizzazione eccellente (98% delle osservazioni sotto soglia).

Codice sorgente: `dialogo_spiking_bidirezionale_multi3.py`

```

1  """
2  Quattordicesimo tentativo: stress-test della sezione 5.18 (due messaggi
3  bidirezionali, 8/8 seed stabili) scalando a TRE messaggi -- lo stesso
4  irrigidimento del carico già affrontato dal modello a rate quando e'
5  passato da due a tre messaggi (dialogo_multi_repulsione_3msg.py, sezione
6  5.5.8), dove l'interferenza si era fatta sentire per la prima volta in
7  modo serio. Stesse tre posizioni di quel test: x=0.10, 0.40, 0.70.
8  Schema a turni esteso a 6 combinazioni cicliche (messaggio, direzione):
9  (m0,A),(m0,B),(m1,A),(m1,B),(m2,A),(m2,B), ripetuto 20 volte (120 turni,
10 120 secondi di simulazione).
11  """
12
13  from brian2 import *
14
15  start_scope()
16
17  N_E = 100
18  N_I = 25
19  N_ring = N_E + N_I

```

```

20 |
21 | a = 0.02/ms
22 | b = 0.2/ms
23 | c = -65*mV
24 | d = 6*mV/ms
25 | tau_nmda = 100*ms
26 |
27 | tau_adapt_pop = 200*ms
28 | gain_adapt_pop = 0.15*mV/ms
29 |
30 | tau_rate_hat = 200*ms # v2: finestra piu' corta (era 500ms) -- reagisce piu'
31 |                       # in fretta a un'accensione che sta per scappare
32 |
33 | eqs = '''
34 | dv/dt = (0.04/mV*v**2 + 5*v + 140*mV)/ms - u + I + g_nmda - adapt : volt
35 | du/dt = a*(b*v - u) : volt/second
36 | dg_nmda/dt = -g_nmda/tau_nmda : volt/second
37 | dadapt/dt = -adapt/tau_adapt_pop : volt/second
38 | dratehat/dt = -ratehat/tau_rate_hat : Hz
39 | I : volt/second
40 | x : 1
41 | '''
42 |
43 | neurons = NeuronGroup(2*N_ring, eqs, threshold='v > 30*mV',
44 |                      reset='v = c; u += d; adapt += gain_adapt_pop; ratehat += 1/tau_rate_hat'
45 |                      ,
46 |                      method='euler')
47 | neurons.v = -65*mV + 5*mV*randn(2*N_ring)
48 | neurons.u = b * neurons.v[:]
49 | neurons.I = 0*mV/ms
50 | neurons.g_nmda = 0*mV/ms
51 | neurons.adapt = 0*mV/ms
52 | neurons.ratehat = 0*Hz
53 |
54 | A_E = neurons[:N_E]
55 | A_I = neurons[N_E:N_ring]
56 | B_E = neurons[N_ring:N_ring+N_E]
57 | B_I = neurons[N_ring+N_E:]
58 |
59 | xi = np.arange(N_E) / N_E
60 | A_E.x = xi
61 | B_E.x = xi
62 |
63 | background = PoissonGroup(2*N_ring, rates=400*Hz)
64 | bg_syn = Synapses(background, neurons, on_pre='v_post += 2.0*mV')
65 | bg_syn.connect(j='i')
66 |
67 | sigma_exc = 0.05
68 | CUTOFF_LOCALE = 3 * sigma_exc
69 | w_ee_nmda = 0.325*mV/ms
70 | p_conn = 0.15
71 | w_exc = 1.0*mV
72 | w_inh = 10.0*mV
73 |
74 | def dist_circ(dx):
75 |     dx = abs(dx)
76 |     return np.minimum(dx, 1 - dx)
77 |
78 |
79 | def costruisci_anello(E, I_pop, seed):
80 |     dmat = dist_circ(xi[:, None] - xi[None, :])
81 |     prob_ee = np.exp(-dmat**2 / (2*sigma_exc**2))
82 |     prob_ee[dmat > CUTOFF_LOCALE] = 0.0
83 |     np.fill_diagonal(prob_ee, 0)
84 |     rng = np.random.RandomState(seed)
85 |     mask_ee = rng.rand(N_E, N_E) < prob_ee
86 |     i_idx, j_idx = np.nonzero(mask_ee)

```

```

87     syn_ee = Synapses(E, E, on_pre='g_nmda_post += w_ee_nmda')
88     syn_ee.connect(i=i_idx, j=j_idx)
89     syn_ei = Synapses(E, I_pop, on_pre='v_post += w_exc')
90     syn_ei.connect(p=p_conn)
91     syn_ie = Synapses(I_pop, E, on_pre='v_post -= w_inh')
92     syn_ie.connect(p=p_conn)
93     syn_ii = Synapses(I_pop, I_pop, on_pre='v_post -= w_inh')
94     syn_ii.connect(condition='i!=j', p=p_conn)
95     return syn_ee, syn_ei, syn_ie, syn_ii
96
97
98
99 syn_ee_A, syn_ei_A, syn_ie_A, syn_ii_A = costruisci_anello(A_E, A_I, seed=0)
100 syn_ee_B, syn_ei_B, syn_ie_B, syn_ii_B = costruisci_anello(B_E, B_I, seed=1)
101
102 tau_stdp = 20*ms
103 A_ltp = 0.15*mV
104 A_ltd = 0.15*mV
105 w_max = 5.0*mV
106 w_min = 0*mV
107 w_init = 1.5*mV
108 sigma_inter = 0.08
109 p_inter_picco = 0.5
110
111 stdp_model = '''
112 w : volt
113 dapre/dt = -apre/tau_stdp : volt (event-driven)
114 dapost/dt = -apost/tau_stdp : volt (event-driven)
115 gate : 1 (shared)
116 '''
117 stdp_on_pre = '''
118 v_post += w*gate
119 apre += A_ltp*gate
120 w = clip(w+apost*gate, w_min, w_max)
121 '''
122 stdp_on_post = '''
123 apost -= A_ltd*gate
124 w = clip(w+apre*gate, w_min, w_max)
125 '''
126
127 syn_ab = Synapses(A_E, B_E, model=stdp_model, on_pre=stdp_on_pre, on_post=stdp_on_post)
128 dmat_inter = dist_circ(xi[:, None] - xi[None, :])
129 prob_inter = p_inter_picco * np.exp(-dmat_inter**2 / (2*sigma_inter**2))
130 rng_inter = np.random.RandomState(2)
131 mask_inter = rng_inter.rand(N_E, N_E) < prob_inter
132 i_inter, j_inter = np.nonzero(mask_inter)
133 syn_ab.connect(i=i_inter, j=j_inter)
134 syn_ab.w = w_init
135 syn_ab.gate = 1
136 print(f"Sinapsi inter-anello A->B create: {len(syn_ab)} (peso iniziale {w_init})")
137
138 syn_ba = Synapses(B_E, A_E, model=stdp_model, on_pre=stdp_on_pre, on_post=stdp_on_post)
139 mask_inter_ba = rng_inter.rand(N_E, N_E) < prob_inter
140 i_inter_ba, j_inter_ba = np.nonzero(mask_inter_ba)
141 syn_ba.connect(i=i_inter_ba, j=j_inter_ba)
142 syn_ba.w = w_init
143 syn_ba.gate = 0
144 print(f"Sinapsi inter-anello B->A create: {len(syn_ba)} (peso iniziale {w_init})")
145
146 # --- normalizzazione omeostatica: ogni 50ms, le sinapsi inter-anello in
147 # ingresso a ciascun neurone E vengono scalate per spingere il suo tasso
148 # di scarica recente (ratehat) verso target_rate. Fattore per aggiornamento
149 # limitato a +-3% per evitare oscillazioni, indipendente dal tetto w_max
150 # gia' esistente (che resta come sicurezza aggiuntiva) ---
151 target_rate = 2.5*Hz # v2: bersaglio leggermente piu' conservativo (era 3Hz)
152 fattore_min, fattore_max = 0.99, 1.01 # v2: aggiornamenti piu' piccoli...
153
154

```



```

155 | soglia_emergenza = 15*Hz # v3: interruttore di emergenza -- molto sopra il
156 |                         # bersaglio (2.5Hz) ma ben sotto un vero runaway
157 |                         # (centinaia di Hz), per intercettare un'accensione
158 |                         # che la correzione graduale non riesce a fermare
159 |
160 |
161 | @network_operation(dt=20*ms) # ...ma piu' frequenti (era 50ms) -- stesso
162 | def omeostasi(): # margine di correzione nel tempo, reazione piu' rapida
163 |     rate_b = np.asarray(B_E.ratehat/Hz)
164 |     rate_a = np.asarray(A_E.ratehat/Hz)
165 |     fattore_b = np.clip((target_rate/Hz) / (rate_b + 0.5), fattore_min, fattore_max)
166 |     fattore_a = np.clip((target_rate/Hz) / (rate_a + 0.5), fattore_min, fattore_max)
167 |     # interruttore di emergenza: azzeramento immediato (non graduale) delle
168 |     # sinapsi in ingresso ai neuroni che superano la soglia critica
169 |     emergenza_b = rate_b > (soglia_emergenza/Hz)
170 |     emergenza_a = rate_a > (soglia_emergenza/Hz)
171 |     if emergenza_b.any():
172 |         fattore_b[emergenza_b] = 0.0
173 |         B_E.adapt[emergenza_b] = np.maximum(np.asarray(B_E.adapt[emergenza_b]/(mV/ms)), 20.0)
174 |         * (mV/ms)
175 |         print(f" [emergenza a t={defaultclock.t/ms:.0f}ms: {emergenza_b.sum()} neuroni di B
176 |               azzerati+soppressi, ratehat max={rate_b.max():.1f}Hz]")
177 |     if emergenza_a.any():
178 |         fattore_a[emergenza_a] = 0.0
179 |         A_E.adapt[emergenza_a] = np.maximum(np.asarray(A_E.adapt[emergenza_a]/(mV/ms)), 20.0)
180 |         * (mV/ms)
181 |         print(f" [emergenza a t={defaultclock.t/ms:.0f}ms: {emergenza_a.sum()} neuroni di A
182 |               azzerati+soppressi, ratehat max={rate_a.max():.1f}Hz]")
183 |
184 |     j_ab = np.asarray(syn_ab.j[:])
185 |     j_ba = np.asarray(syn_ba.j[:])
186 |     syn_ab.w = np.clip(np.asarray(syn_ab.w/mV) * fattore_b[j_ab], w_min/mV, w_max/mV) * mV
187 |     syn_ba.w = np.clip(np.asarray(syn_ba.w/mV) * fattore_a[j_ba], w_min/mV, w_max/mV) * mV
188 |
189 |
190 | spikes = SpikeMonitor(neurons)
191 | rate_mon = StateMonitor(neurons, 'ratehat', record=[0, N_ring], dt=50*ms)
192 |
193 | MESSAGGI = [0.10, 0.40, 0.70] # stesse posizioni del modello a rate a 3 messaggi
194 |                               # (dialogo_multi_repulsione_3msg.py, sezione 5.5.8)
195 |
196 | larghezza_stimolo = 0.05
197 | gruppi_stim = []
198 | for m in MESSAGGI:
199 |     peso_stim = np.exp(-dist_circ(xi - m)**2 / (2*larghezza_stimolo**2))
200 |     gruppi_stim.append(np.where(peso_stim > 0.5)[0])
201 |     print(f"Messaggio x={m}: {len(gruppi_stim[-1])} neuroni stimolati")
202 |
203 | N_CICLI = 120 # 20 ripetizioni per ciascuna delle 6 combinazioni (3 messaggi x 2 direzioni)
204 | T_STIM = 60*ms
205 | T_PAUSA = 940*ms
206 |
207 | print(f"\nTraining: {N_CICLI} turni, ciclando su {len(MESSAGGI)} messaggi x 2 "
208 |       f"direzioni (A/B), interruttore di trasmissione + omeostasi + "
209 |       f"soppressione di emergenza ({(T_STIM+T_PAUSA)*N_CICLI/ms:.0f}ms totali)")
210 |
211 | turni = [] # (messaggio_idw, direzione, tempo_inizio_ms)
212 | combinazioni = [(k, dirz) for k in range(len(MESSAGGI)) for dirz in ('A', 'B')]
213 | t_corrente = 0*ms
214 | for ciclo in range(N_CICLI):
215 |     k, direzione = combinazioni[ciclo % len(combinazioni)]
216 |     turni.append((k, direzione, t_corrente/ms))
217 |     if direzione == 'A':
218 |         syn_ab.gate = 1
219 |         syn_ba.gate = 0
220 |         A_E.I[gruppi_stim[k]] = 15*mV/ms
221 |         run(T_STIM)
222 |         A_E.I[:] = 0*mV/ms
223 |     else:
224 |         syn_ab.gate = 0

```

```

219     syn_ba.gate = 1
220     B_E.I[gruppi_stim[k]] = 15*mV/ms
221     run(T_STIM)
222     B_E.I[:] = 0*mV/ms
223     run(T_PAUSA)
224     t_corrente += T_STIM + T_PAUSA
225     if ciclo % 10 == 0 or ciclo == N_CICLI-1:
226         n_a_finora = int((spikes.i < N_E).sum())
227         n_b_finora = int((spikes.i >= N_ring) & (spikes.i < N_ring+N_E).sum())
228         print(f" ciclo {ciclo:3d}/{N_CICLI} (msg x={MESSAGGI[k]}, turno {direzione}): "
229               f"A->B peso medio={np.mean(syn_ab.w)/mV:.3f}mV max={np.max(syn_ab.w)/mV:.3f}mV |
230               "
231               f"B->A peso medio={np.mean(syn_ba.w)/mV:.3f}mV max={np.max(syn_ba.w)/mV:.3f}mV |
232               "
233               f"spike finora A={n_a_finora} B={n_b_finora}")
234
235 print("\nTraining completato.")
236
237 fig, axes = subplots(3, 1, figsize=(11, 9))
238
239 subplot(3, 1, 1)
240 mask_a = spikes.i < N_E
241 mask_b = (spikes.i >= N_ring) & (spikes.i < N_ring+N_E)
242 plot(spikes.t[mask_a]/ms, spikes.i[mask_a], '.', color='C0', markersize=1.5, label='A (E)')
243 plot(spikes.t[mask_b]/ms, spikes.i[mask_b]-N_ring, '.', color='C3', markersize=1.5, label='B (E)')
244 xlabel('Tempo (ms)')
245 ylabel('Indice neurone')
246 title(f'Raster completo: {N_CICLI} turni, {len(MESSAGGI)} messaggi x={["", ".join(str(m) for m in MESSAGGI)]}')
247 legend(loc='upper right', fontsize=8, markerscale=6)
248
249 subplot(3, 1, 2)
250 t_fine = 8 * (T_STIM+T_PAUSA)/ms
251 mask_a_fine = mask_a & (spikes.t/ms < t_fine)
252 mask_b_fine = mask_b & (spikes.t/ms < t_fine)
253 plot(spikes.t[mask_a_fine]/ms, spikes.i[mask_a_fine], '.', color='C0', markersize=3, label='A (E)')
254 plot(spikes.t[mask_b_fine]/ms, spikes.i[mask_b_fine]-N_ring, '.', color='C3', markersize=3, label='B (E)')
255 xlabel('Tempo (ms)')
256 ylabel('Indice neurone')
257 title('Dettaglio: primi turni (inizio training)')
258 legend(loc='upper right', fontsize=8, markerscale=4)
259
260 subplot(3, 1, 3)
261 t_tardi = (N_CICLI-8) * (T_STIM+T_PAUSA)/ms
262 mask_a_tardi = mask_a & (spikes.t/ms > t_tardi)
263 mask_b_tardi = mask_b & (spikes.t/ms > t_tardi)
264 plot(spikes.t[mask_a_tardi]/ms, spikes.i[mask_a_tardi], '.', color='C0', markersize=3, label='A (E)')
265 plot(spikes.t[mask_b_tardi]/ms, spikes.i[mask_b_tardi]-N_ring, '.', color='C3', markersize=3, label='B (E)')
266 xlabel('Tempo (ms)')
267 ylabel('Indice neurone')
268 title('Dettaglio: ultimi turni (fine training)')
269 legend(loc='upper right', fontsize=8, markerscale=4)
270
271 tight_layout()
272 savefig('dialogo_spiking_bidirezionale_multi3.png', dpi=150)
273 print("\nGrafico salvato in dialogo_spiking_bidirezionale_multi3.png")
274
275 ciclo_ms = (T_STIM+T_PAUSA)/ms
276
277 def valuta_canale(k, direzione, mask_dest, n_turni_eval, escludi_diretto):
278     subset = [t0 for kk, d, t0 in turni if kk == k and d == direzione]
279     primi = subset[:n_turni_eval]

```

```

279     ultimi = subset[-n_turni_eval:]
280
281     def conta(lista_inizio):
282         n_tot = 0
283         posizioni = []
284         for t0 in lista_inizio:
285             fin = t0 + ciclo_ms
286             m = mask_dest & (spikes.t/ms >= t0) & (spikes.t/ms < fin)
287             if escludi_diretto:
288                 m = m & (spikes.t/ms >= t0 + 20)
289             idx = spikes.i[m]
290             if direzione == 'A':
291                 idx = idx - N_ring
292             n_tot += m.sum()
293             posizioni.extend(list(xi[idx % N_E]))
294         centro = None
295         if posizioni:
296             centro = float(np.angle(np.mean(np.exp(2j*np.pi*np.array(posizioni)))) / (2*np.pi)
297                             % 1.0)
298         return n_tot, centro
299
300     return conta(primi), conta(ultimi)
301
302 for k, m in enumerate(MESSAGGI):
303     print("\n" + "="*70)
304     print(f"MESSAGGIO x={m}")
305     print("="*70)
306     (n_i, c_i), (n_f, c_f) = valuta_canale(k, 'A', mask_b, 5, escludi_diretto=False)
307     err_i = dist_circ(c_i - m) if c_i is not None else None
308     err_f = dist_circ(c_f - m) if c_f is not None else None
309     print(f"Turni A (B risponde): primi 5={n_i} spike (err={({'N/A' if err_i is None else f'{'err_i:.3f}'}}), "
310           f"ultimi 5={n_f} spike (err={({'N/A' if err_f is None else f'{'err_f:.3f}'}}))")
311     (n_i, c_i), (n_f, c_f) = valuta_canale(k, 'B', mask_a, 5, escludi_diretto=True)
312     err_i = dist_circ(c_i - m) if c_i is not None else None
313     err_f = dist_circ(c_f - m) if c_f is not None else None
314     print(f"Turni B (A risponde): primi 5={n_i} spike (err={({'N/A' if err_i is None else f'{'err_i:.3f}'}}), "
315           f"ultimi 5={n_f} spike (err={({'N/A' if err_f is None else f'{'err_f:.3f}'}}))")
316
317 n_a_tot = int(mask_a.sum())
318 n_b_tot = int(mask_b.sum())
319 print(f"\nSpike totali sull'intera simulazione: A={n_a_tot}, B={n_b_tot} "
320       f"(atteso: centinaia/migliaia se stabile; milioni se esplosione)")
321 if n_a_tot > 200000 or n_b_tot > 200000:
322     print(" >>> ESPLOSIONE. <<<")
323 else:
324     print(" >>> Stabile. <<<")

```

Codice sorgente: *dialogo_spiking_bidirezionale_multi3_mc.py*

```

1  """
2  Quattordicesimo tentativo: stress-test della sezione 5.18 (due messaggi
3  bidirezionali, 8/8 seed stabili) scalando a TRE messaggi -- lo stesso
4  irrigidimento del carico gia' affrontato dal modello a rate quando e'
5  passato da due a tre messaggi (dialogo_multi_repulsione_3msg.py, sezione
6  5.5.8), dove l'interferenza si era fatta sentire per la prima volta in
7  modo serio. Stesse tre posizioni di quel test: x=0.10, 0.40, 0.70.
8  Schema a turni esteso a 6 combinazioni cicliche (messaggio, direzione):
9  (m0,A), (m0,B), (m1,A), (m1,B), (m2,A), (m2,B), ripetuto 20 volte (120 turni,
10 120 secondi di simulazione).
11  """
12
13 import sys
14 from brian2 import *
15

```

```

16 SEED = int(sys.argv[1])
17 start_scope()
18 seed(SEED)
19
20 N_E = 100
21 N_I = 25
22 N_ring = N_E + N_I
23
24 a = 0.02/ms
25 b = 0.2/ms
26 c = -65*mV
27 d = 6*mV/ms
28 tau_nmda = 100*ms
29
30 tau_adapt_pop = 200*ms
31 gain_adapt_pop = 0.15*mV/ms
32
33 tau_rate_hat = 200*ms # v2: finestra piu' corta (era 500ms) -- reagisce piu'
34                        # in fretta a un'accensione che sta per scappare
35
36 eqs = '''
37 dv/dt = (0.04/mV*v**2 + 5*v + 140*mV)/ms - u + I + g_nmda - adapt : volt
38 du/dt = a*(b*v - u) : volt/second
39 dg_nmda/dt = -g_nmda/tau_nmda : volt/second
40 dadapt/dt = -adapt/tau_adapt_pop : volt/second
41 dratehat/dt = -ratehat/tau_rate_hat : Hz
42 I : volt/second
43 x : 1
44 '''
45
46 neurons = NeuronGroup(2*N_ring, eqs, threshold='v > 30*mV',
47                      reset='v = c; u += d; adapt += gain_adapt_pop; ratehat += 1/tau_rate_hat'
48                      ,
49                      method='euler')
50 neurons.v = -65*mV + 5*mV*randn(2*N_ring)
51 neurons.u = b * neurons.v[:]
52 neurons.I = 0*mV/ms
53 neurons.g_nmda = 0*mV/ms
54 neurons.adapt = 0*mV/ms
55 neurons.ratehat = 0*Hz
56
57 A_E = neurons[:N_E]
58 A_I = neurons[N_E:N_ring]
59 B_E = neurons[N_ring:N_ring+N_E]
60 B_I = neurons[N_ring+N_E:]
61
62 xi = np.arange(N_E) / N_E
63 A_E.x = xi
64 B_E.x = xi
65
66 background = PoissonGroup(2*N_ring, rates=400*Hz)
67 bg_syn = Synapses(background, neurons, on_pre='v_post += 2.0*mV')
68 bg_syn.connect(j='i')
69
70 sigma_exc = 0.05
71 CUTOFF_LOCALE = 3 * sigma_exc
72 w_ee_nmda = 0.325*mV/ms
73 p_conn = 0.15
74 w_exc = 1.0*mV
75 w_inh = 10.0*mV
76
77 def dist_circ(dx):
78     dx = abs(dx)
79     return np.minimum(dx, 1 - dx)
80
81
82 def costruisci_anello(E, I_pop, seed):

```

```

83     dmat = dist_circ(xi[:, None] - xi[None, :])
84     prob_ee = np.exp(-dmat**2 / (2*sigma_exc**2))
85     prob_ee[dmat > CUTOFF_LOCALE] = 0.0
86     np.fill_diagonal(prob_ee, 0)
87     rng = np.random.RandomState(seed)
88     mask_ee = rng.rand(N_E, N_E) < prob_ee
89     i_idx, j_idx = np.nonzero(mask_ee)
90
91     syn_ee = Synapses(E, E, on_pre='g_nmda_post += w_ee_nmda')
92     syn_ee.connect(i=i_idx, j=j_idx)
93     syn_ei = Synapses(E, I_pop, on_pre='v_post += w_exc')
94     syn_ei.connect(p=p_conn)
95     syn_ie = Synapses(I_pop, E, on_pre='v_post -= w_inh')
96     syn_ie.connect(p=p_conn)
97     syn_ii = Synapses(I_pop, I_pop, on_pre='v_post -= w_inh')
98     syn_ii.connect(condition='i!=j', p=p_conn)
99     return syn_ee, syn_ei, syn_ie, syn_ii
100
101
102 syn_ee_A, syn_ei_A, syn_ie_A, syn_ii_A = costruisci_anello(A_E, A_I, seed=1000+SEED)
103 syn_ee_B, syn_ei_B, syn_ie_B, syn_ii_B = costruisci_anello(B_E, B_I, seed=2000+SEED)
104
105 tau_stdp = 20*ms
106 A_ltp = 0.15*mV
107 A_ltd = 0.15*mV
108 w_max = 5.0*mV
109 w_min = 0*mV
110 w_init = 1.5*mV
111 sigma_inter = 0.08
112 p_inter_picco = 0.5
113
114 stdp_model = '''
115 w : volt
116 dapre/dt = -apre/tau_stdp : volt (event-driven)
117 dapost/dt = -apost/tau_stdp : volt (event-driven)
118 gate : 1 (shared)
119 '''
120 stdp_on_pre = '''
121 v_post += w*gate
122 apre += A_ltp*gate
123 w = clip(w+apost*gate, w_min, w_max)
124 '''
125 stdp_on_post = '''
126 apost -= A_ltd*gate
127 w = clip(w+apre*gate, w_min, w_max)
128 '''
129
130 syn_ab = Synapses(A_E, B_E, model=stdp_model, on_pre=stdp_on_pre, on_post=stdp_on_post)
131 dmat_inter = dist_circ(xi[:, None] - xi[None, :])
132 prob_inter = p_inter_picco * np.exp(-dmat_inter**2 / (2*sigma_inter**2))
133 rng_inter = np.random.RandomState(3000+SEED)
134 mask_inter = rng_inter.rand(N_E, N_E) < prob_inter
135 i_inter, j_inter = np.nonzero(mask_inter)
136 syn_ab.connect(i=i_inter, j=j_inter)
137 syn_ab.w = w_init
138 syn_ab.gate = 1
139 print(f"Sinapsi inter-anello A->B create: {len(syn_ab)} (peso iniziale {w_init})")
140
141 syn_ba = Synapses(B_E, A_E, model=stdp_model, on_pre=stdp_on_pre, on_post=stdp_on_post)
142 mask_inter_ba = rng_inter.rand(N_E, N_E) < prob_inter
143 i_inter_ba, j_inter_ba = np.nonzero(mask_inter_ba)
144 syn_ba.connect(i=i_inter_ba, j=j_inter_ba)
145 syn_ba.w = w_init
146 syn_ba.gate = 0
147 print(f"Sinapsi inter-anello B->A create: {len(syn_ba)} (peso iniziale {w_init})")
148
149 # --- normalizzazione omeostatica: ogni 50ms, le sinapsi inter-anello in
150 # ingresso a ciascun neurone E vengono scalate per spingere il suo tasso

```

```

151 # di scarica recente (ratehat) verso target_rate. Fattore per aggiornamento
152 # limitato a +-3% per evitare oscillazioni, indipendente dal tetto w_max
153 # gia' esistente (che resta come sicurezza aggiuntiva) ---
154 target_rate = 2.5*Hz # v2: bersaglio leggermente piu' conservativo (era 3Hz)
155 fattore_min, fattore_max = 0.99, 1.01 # v2: aggiornamenti piu' piccoli...
156
157
158 soglia_emergenza = 15*Hz # v3: interruttore di emergenza -- molto sopra il
159 # bersaglio (2.5Hz) ma ben sotto un vero runaway
160 # (centinaia di Hz), per intercettare un'accensione
161 # che la correzione graduale non riesce a fermare
162
163
164 @network_operation(dt=20*ms) # ...ma piu' frequenti (era 50ms) -- stesso
165 def omeostasi(): # margine di correzione nel tempo, reazione piu' rapida
166     rate_b = np.asarray(B_E.ratehat/Hz)
167     rate_a = np.asarray(A_E.ratehat/Hz)
168     fattore_b = np.clip((target_rate/Hz) / (rate_b + 0.5), fattore_min, fattore_max)
169     fattore_a = np.clip((target_rate/Hz) / (rate_a + 0.5), fattore_min, fattore_max)
170     # interruttore di emergenza: azzeramento immediato (non graduale) delle
171     # sinapsi in ingresso ai neuroni che superano la soglia critica
172     emergenza_b = rate_b > (soglia_emergenza/Hz)
173     emergenza_a = rate_a > (soglia_emergenza/Hz)
174     if emergenza_b.any():
175         fattore_b[emergenza_b] = 0.0
176         B_E.adapt[emergenza_b] = np.maximum(np.asarray(B_E.adapt[emergenza_b]/(mV/ms)), 20.0)
177         * (mV/ms)
178         print(f" [emergenza a t={defaultclock.t/ms:.0f}ms: {emergenza_b.sum()} neuroni di B
179               azzerati+soppressi, ratehat max={rate_b.max():.1f}Hz]")
180     if emergenza_a.any():
181         fattore_a[emergenza_a] = 0.0
182         A_E.adapt[emergenza_a] = np.maximum(np.asarray(A_E.adapt[emergenza_a]/(mV/ms)), 20.0)
183         * (mV/ms)
184         print(f" [emergenza a t={defaultclock.t/ms:.0f}ms: {emergenza_a.sum()} neuroni di A
185               azzerati+soppressi, ratehat max={rate_a.max():.1f}Hz]")
186     j_ab = np.asarray(syn_ab.j[:])
187     j_ba = np.asarray(syn_ba.j[:])
188     syn_ab.w = np.clip(np.asarray(syn_ab.w/mV) * fattore_b[j_ab], w_min/mV, w_max/mV) * mV
189     syn_ba.w = np.clip(np.asarray(syn_ba.w/mV) * fattore_a[j_ba], w_min/mV, w_max/mV) * mV
190
191
192 spikes = SpikeMonitor(neurons)
193 rate_mon = StateMonitor(neurons, 'ratehat', record=[0, N_ring], dt=50*ms)
194
195 MESSAGGI = [0.10, 0.40, 0.70] # stesse posizioni del modello a rate a 3 messaggi
196 # (dialogo_multi_repulsione_3msg.py, sezione 5.5.8)
197
198 larghezza_stimolo = 0.05
199 gruppi_stim = []
200 for m in MESSAGGI:
201     peso_stim = np.exp(-dist_circ(xi - m)**2 / (2*larghezza_stimolo**2))
202     gruppi_stim.append(np.where(peso_stim > 0.5)[0])
203     print(f"Messaggio x={m}: {len(gruppi_stim)-1}] neuroni stimolati")
204
205 N_CICLI = 120 # 20 ripetizioni per ciascuna delle 6 combinazioni (3 messaggi x 2 direzioni)
206 T_STIM = 60*ms
207 T_PAUSA = 940*ms
208
209 print(f"\nTraining: {N_CICLI} turni, ciclando su {len(MESSAGGI)} messaggi x 2 "
210       f"direzioni (A/B), interruttore di trasmissione + omeostasi + "
211       f"soppressione di emergenza ({(T_STIM+T_PAUSA)*N_CICLI/ms:.0f}ms totali)")
212
213 turni = [] # (messaggio_idx, direzione, tempo_inizio_ms)
214 combinazioni = [(k, dirz) for k in range(len(MESSAGGI)) for dirz in ('A', 'B')]
215 t_corrente = 0*ms
216 for ciclo in range(N_CICLI):
217     k, direzione = combinazioni[ciclo % len(combinazioni)]
218     turni.append((k, direzione, t_corrente/ms))
219     if direzione == 'A':

```

```

215     syn_ab.gate = 1
216     syn_ba.gate = 0
217     A_E.I[gruppi_stim[k]] = 15*mV/ms
218     run(T_STIM)
219     A_E.I[:] = 0*mV/ms
220     else:
221         syn_ab.gate = 0
222         syn_ba.gate = 1
223         B_E.I[gruppi_stim[k]] = 15*mV/ms
224         run(T_STIM)
225         B_E.I[:] = 0*mV/ms
226     run(T_PAUSA)
227     t_corrente += T_STIM + T_PAUSA
228     if ciclo % 10 == 0 or ciclo == N_CICLI-1:
229         n_a_finora = int((spikes.i < N_E).sum())
230         n_b_finora = int(((spikes.i >= N_ring) & (spikes.i < N_ring+N_E)).sum())
231         print(f" ciclo {ciclo:3d}/{N_CICLI} (msg x={MESSAGGI[k]}, turno {direzione}): "
232               f"A->B peso medio={np.mean(syn_ab.w)/mV:.3f}mV max={np.max(syn_ab.w)/mV:.3f}mV |
233               "
234               f"B->A peso medio={np.mean(syn_ba.w)/mV:.3f}mV max={np.max(syn_ba.w)/mV:.3f}mV |
235               "
236               f"spike finora A={n_a_finora} B={n_b_finora}")
237
238 print("\nTraining completato.")
239
240 fig, axes = subplots(3, 1, figsize=(11, 9))
241
242 subplot(3, 1, 1)
243 mask_a = spikes.i < N_E
244 mask_b = (spikes.i >= N_ring) & (spikes.i < N_ring+N_E)
245 plot(spikes.t[mask_a]/ms, spikes.i[mask_a], '.', color='C0', markersize=1.5, label='A (E)')
246 plot(spikes.t[mask_b]/ms, spikes.i[mask_b]-N_ring, '.', color='C3', markersize=1.5, label='B
(E)')
247 xlabel('Tempo (ms)')
248 ylabel('Indice neurone')
249 title(f'Raster completo: {N_CICLI} turni, {len(MESSAGGI)} messaggi x=[{" ".join(str(m) for
m in MESSAGGI)}]')
250 legend(loc='upper right', fontsize=8, markerscale=6)
251
252 subplot(3, 1, 2)
253 t_fine = 8 * (T_STIM+T_PAUSA)/ms
254 mask_a_fine = mask_a & (spikes.t/ms < t_fine)
255 mask_b_fine = mask_b & (spikes.t/ms < t_fine)
256 plot(spikes.t[mask_a_fine]/ms, spikes.i[mask_a_fine], '.', color='C0', markersize=3, label='
A (E)')
257 plot(spikes.t[mask_b_fine]/ms, spikes.i[mask_b_fine]-N_ring, '.', color='C3', markersize=3,
label='B (E)')
258 xlabel('Tempo (ms)')
259 ylabel('Indice neurone')
260 title('Dettaglio: primi turni (inizio training)')
261 legend(loc='upper right', fontsize=8, markerscale=4)
262
263 subplot(3, 1, 3)
264 t_tardi = (N_CICLI-8) * (T_STIM+T_PAUSA)/ms
265 mask_a_tardi = mask_a & (spikes.t/ms > t_tardi)
266 mask_b_tardi = mask_b & (spikes.t/ms > t_tardi)
267 plot(spikes.t[mask_a_tardi]/ms, spikes.i[mask_a_tardi], '.', color='C0', markersize=3, label
='A (E)')
268 plot(spikes.t[mask_b_tardi]/ms, spikes.i[mask_b_tardi]-N_ring, '.', color='C3', markersize
=3, label='B (E)')
269 xlabel('Tempo (ms)')
270 ylabel('Indice neurone')
271 title('Dettaglio: ultimi turni (fine training)')
272 legend(loc='upper right', fontsize=8, markerscale=4)
273
274 tight_layout()
275 savefig('dialogo_spiking_bidirezionale_multi3.png', dpi=150)
276 print("\nGrafico salvato in dialogo_spiking_bidirezionale_multi3.png")

```

```

275
276 ciclo_ms = (T_STIM+T_PAUSA)/ms
277
278
279 def valuta_canale(k, direzione, mask_dest, n_turni_eval, escludi_diretto):
280     subset = [t0 for (kk, d, t0) in turni if kk == k and d == direzione]
281     primi = subset[:n_turni_eval]
282     ultimi = subset[-n_turni_eval:]
283
284     def conta(lista_inizio):
285         n_tot = 0
286         posizioni = []
287         for t0 in lista_inizio:
288             fin = t0 + ciclo_ms
289             m = mask_dest & (spikes.t/ms >= t0) & (spikes.t/ms < fin)
290             if escludi_diretto:
291                 m = m & (spikes.t/ms >= t0 + 20)
292             idx = spikes.i[m]
293             if direzione == 'A':
294                 idx = idx - N_ring
295             n_tot += m.sum()
296             posizioni.extend(list(xi[idx % N_E]))
297         centro = None
298         if posizioni:
299             centro = float(np.angle(np.mean(np.exp(2j*np.pi*np.array(posizioni)))) / (2*np.pi)
300                             % 1.0)
301         return n_tot, centro
302
303     return conta(primi), conta(ultimi)
304
305 for k, m in enumerate(MESSAGGI):
306     print("\n" + "="*70)
307     print(f"MESSAGGIO x={m}")
308     print("="*70)
309     (n_i, c_i), (n_f, c_f) = valuta_canale(k, 'A', mask_b, 5, escludi_diretto=False)
310     err_i = dist_circ(c_i - m) if c_i is not None else None
311     err_f = dist_circ(c_f - m) if c_f is not None else None
312     print(f"Turni A (B risponde): primi 5={n_i} spike (err={{'N/A' if err_i is None else f'{"err_i:.3f}"}}), "
313           f"ultimi 5={n_f} spike (err={{'N/A' if err_f is None else f'{"err_f:.3f}"}})")
314     (n_i, c_i), (n_f, c_f) = valuta_canale(k, 'B', mask_a, 5, escludi_diretto=True)
315     err_i = dist_circ(c_i - m) if c_i is not None else None
316     err_f = dist_circ(c_f - m) if c_f is not None else None
317     print(f"Turni B (A risponde): primi 5={n_i} spike (err={{'N/A' if err_i is None else f'{"err_i:.3f}"}}), "
318           f"ultimi 5={n_f} spike (err={{'N/A' if err_f is None else f'{"err_f:.3f}"}})")
319
320     n_a_tot = int(mask_a.sum())
321     n_b_tot = int(mask_b.sum())
322     print(f"\nSpike totali sull'intera simulazione: A={n_a_tot}, B={n_b_tot} "
323           f"(atteso: centinaia/migliaia se stabile; milioni se esplosione)")
324     if n_a_tot > 200000 or n_b_tot > 200000:
325         print(" >>> ESPLOSIONE. <<<")
326     else:
327         print(" >>> Stabile. <<<")
328
329     n_a_tot = int(mask_a.sum())
330     n_b_tot = int(mask_b.sum())
331     stabile = n_a_tot < 200000 and n_b_tot < 200000
332     righe_msg = []
333     for k, m in enumerate(MESSAGGI):
334         (n_i_ab, c_i_ab), (n_f_ab, c_f_ab) = valuta_canale(k, 'A', mask_b, 5, escludi_diretto=False)
335         (n_i_ba, c_i_ba), (n_f_ba, c_f_ba) = valuta_canale(k, 'B', mask_a, 5, escludi_diretto=True)
336         err_ab = dist_circ(c_f_ab - m) if c_f_ab is not None else 1.0
337         err_ba = dist_circ(c_f_ba - m) if c_f_ba is not None else 1.0

```



```

338     righe_msg.append(f"m{k}(x={m}):ab_i={n_i_ab},ab_f={n_f_ab},err_ab={err_ab:.3f},ba_i={
        n_i_ba},ba_f={n_f_ba},err_ba={err_ba:.3f}")
339 print(f"MC_RIGA seed={SEED} stabile={int(stabile)} n_a_tot={n_a_tot} n_b_tot={n_b_tot} " + "
        ".join(righe_msg))

```

5.20 Oltre la coppia: staffetta a tre popolazioni (A->B->C->A)

Primo passo oltre la comunicazione a coppie, mai tentato ne' nel modello a rate ne' altrove in questo progetto: tre popolazioni spiking (A, B, C) invece di due. Per evitare di riaprire l'intera saga di stabilizzazione delle sezioni 5.8-5.19 (necessaria solo quando due anelli sono mutuamente eccitatori), questa prima rete a tre popolazioni usa esclusivamente collegamenti UNIDIREZIONALI con STDP vera -- lo stesso meccanismo gia' collaudato e stabile di dialogo_spiking.py (sezione 5.7) -- collegati in una staffetta direzionale ad anello: A->B->C->A. Ogni popolazione ha esattamente un collegamento plastico in ingresso e uno in uscita, quindi nessuna retroazione mutua e' possibile per costruzione.

Domanda sperimentale: un messaggio iniettato SOLO in A (mai direttamente in B o C) si propaga attraverso la catena, preservando l'informazione di posizione dopo due salti (in C)? Primo tentativo (pesi iniziali uniformi a 1.5mV, lo stesso valore usato per A->B in 5.7): il canale A->B funziona come atteso, ma B->C resta piatto (1.50->1.504mV) e C non riceve quasi nulla (0-2 spike). Diagnosi immediata, riconoscendo lo stesso problema "uovo-gallina" gia' risolto in 5.7 per A->B (tentativo 1 di quella sezione: w_init=0.3mV, B non si accendeva mai): la sorgente del secondo salto (B) e' essa stessa un'eco, con un segnale molto piu' debole e sparso di quello diretto ricevuto da A, insufficiente a innescare l'apprendimento del salto successivo.

Correzione, la stessa gia' collaudata: peso iniziale piu' alto (3.0mV) per i collegamenti B->C e C->A, lasciando A->B al valore originale (A si accende facilmente, con uno stimolo esterno diretto forte). Risultato sul seed di partenza: C passa da 0-2 spike a 100 spike entro la fine del training, con errore di localizzazione 0.017 -- ben localizzato. Il raster conferma visivamente che A, B e C finiscono per sparare in sincronia, nella stessa posizione (x=0.3), entro la fine dell'addestramento.

Verifica su 6 seed indipendenti: risultato completamente consistente in ogni singolo caso. La popolazione C parte praticamente da zero (1-6 spike nelle prime 5 ripetizioni, in ogni seed) e arriva a 23-121 spike entro la fine, con errore di localizzazione finale minimo e uniforme (0.000-0.007 in tutti e sei i seed) -- una precisione persino migliore di molti risultati a coppia di questo stesso capitolo. Nessuna esplosione, nessuna instabilita' in nessun seed, come atteso dalla struttura puramente feedforward della staffetta.

Non ancora tentato: verificare se il terzo salto (C->A, che chiuderebbe l'anello) produce un'influenza misurabile su A oltre alla sua stessa risposta allo stimolo diretto -- richiederebbe la stessa tecnica di esclusione della finestra diretta gia'

sviluppata per isolare i canali di ritorno nelle sezioni 5.8-5.17. Lasciato come sviluppo naturale immediato: se anche il C->A chiudesse il cerchio con successo, la rete a tre popolazioni diventerebbe un vero ciclo di comunicazione completo, non solo una staffetta aperta.




Fig. 47 — Staffetta A->B->C->A: l'informazione di posizione sopravvive a due salti, verificata su 6 seed indipendenti (errore 0.000-0.007).

Codice sorgente: `dialogo_spiking_relay_3anelli.py`

```
1 """
2 Prima estensione della comunicazione spiking oltre la coppia: tre
3 popolazioni (A, B, C) invece di due. Mai tentato ne' nel modello a rate
4 ne' in quello spiking in questo progetto.
5
6 Per evitare di riaprire l'intera saga di stabilizzazione delle sezioni
7 5.8-5.19 (necessaria solo per la bidirezionalita' vera, dove due anelli
8 sono mutuamente eccitatori), questa prima rete a tre popolazioni usa
9 SOLO collegamenti unidirezionali con STDP vera -- esattamente il
10 meccanismo gia' collaudato e stabile di dialogo_spiking.py (sezione 5.7),
11 ripetuto tre volte per formare una STAFFETTA DIREZIONALE ad anello:
12 A->B->C->A. Nessun anello riceve MAI input da due sorgenti
13 contemporaneamente (ogni anello ha esattamente un collegamento in
14 ingresso, con STDP, e uno in uscita), quindi nessuna delle instabilita'
15 di retroazione mutua incontrate con la vera bidirezionalita' puo'
16 presentarsi qui per costruzione.
17
18 Domanda sperimentale: un messaggio iniettato SOLO in A (mai direttamente
19 in B o C) si propaga correttamente attraverso la catena, preservando
20 l'informazione di posizione dopo due salti (in C) e persino dopo il giro
21 completo (di nuovo in A, tramite C->A)?
```

```

22  """
23
24  from brian2 import *
25
26  start_scope()
27
28  N_E = 100
29  N_I = 25
30  N_ring = N_E + N_I
31  N_POP = 3 # A, B, C
32
33  a = 0.02/ms
34  b = 0.2/ms
35  c = -65*mV
36  d = 6*mV/ms
37  tau_nmda = 100*ms
38
39  eqs = '''
40  dv/dt = (0.04/mV*v**2 + 5*v + 140*mV)/ms - u + I + g_nmda : volt
41  du/dt = a*(b*v - u) : volt/second
42  dg_nmda/dt = -g_nmda/tau_nmda : volt/second
43  I : volt/second
44  x : 1
45  '''
46
47  neurons = NeuronGroup(N_POP*N_ring, eqs, threshold='v > 30*mV', reset='v = c; u += d',
48                      method='euler')
49  neurons.v = -65*mV + 5*mV*randn(N_POP*N_ring)
50  neurons.u = b * neurons.v[:]
51  neurons.I = 0*mV/ms
52  neurons.g_nmda = 0*mV/ms
53
54  def sotto(pop_idx):
55      base = pop_idx * N_ring
56      return neurons[base:base+N_E], neurons[base+N_E:base+N_ring]
57
58  A_E, A_I = sotto(0)
59  B_E, B_I = sotto(1)
60  C_E, C_I = sotto(2)
61
62  xi = np.arange(N_E) / N_E
63  A_E.x = xi
64  B_E.x = xi
65  C_E.x = xi
66
67  background = PoissonGroup(N_POP*N_ring, rates=400*Hz)
68  bg_syn = Synapses(background, neurons, on_pre='v_post += 2.0*mV')
69  bg_syn.connect(j='i')
70
71  sigma_exc = 0.05
72  CUTOFF_LOCALE = 3 * sigma_exc
73  w_ee_nmda = 0.325*mV/ms
74  p_conn = 0.15
75  w_exc = 1.0*mV
76  w_inh = 10.0*mV
77
78
79  def dist_circ(dx):
80      dx = abs(dx)
81      return np.minimum(dx, 1 - dx)
82
83
84  def costruisci_anello(E, I_pop, seed):
85      dmat = dist_circ(xi[:, None] - xi[None, :])
86      prob_ee = np.exp(-dmat**2 / (2*sigma_exc**2))
87      prob_ee[dmat > CUTOFF_LOCALE] = 0.0
88      np.fill_diagonal(prob_ee, 0)
89      rng = np.random.RandomState(seed)

```

```

90     mask_ee = rng.rand(N_E, N_E) < prob_ee
91     i_idx, j_idx = np.nonzero(mask_ee)
92
93     syn_ee = Synapses(E, E, on_pre='g_nmda_post += w_ee_nmda')
94     syn_ee.connect(i=i_idx, j=j_idx)
95     syn_ei = Synapses(E, I_pop, on_pre='v_post += w_exc')
96     syn_ei.connect(p=p_conn)
97     syn_ie = Synapses(I_pop, E, on_pre='v_post -= w_inh')
98     syn_ie.connect(p=p_conn)
99     syn_ii = Synapses(I_pop, I_pop, on_pre='v_post -= w_inh')
100    syn_ii.connect(condition='i!=j', p=p_conn)
101    return syn_ee, syn_ei, syn_ie, syn_ii
102
103
104    syn_A = costruisci_anello(A_E, A_I, seed=0)
105    syn_B = costruisci_anello(B_E, B_I, seed=1)
106    syn_C = costruisci_anello(C_E, C_I, seed=2)
107
108    tau_stdp = 20*ms
109    A_ltp = 0.15*mV
110    A_ltd = 0.15*mV
111    w_max = 5.0*mV
112    w_min = 0*mV
113    w_init = 1.5*mV
114    sigma_inter = 0.08
115    p_inter_picco = 0.5
116
117    stdp_model = '''
118    w : volt
119    dapre/dt = -apre/tau_stdp : volt (event-driven)
120    dapost/dt = -apost/tau_stdp : volt (event-driven)
121    '''
122    stdp_on_pre = '''
123    v_post += w
124    apre += A_ltp
125    w = clip(w+apost, w_min, w_max)
126    '''
127    stdp_on_post = '''
128    apost -= A_ltd
129    w = clip(w+apre, w_min, w_max)
130    '''
131
132
133    def collega(SRC_E, DST_E, seed_conn, w_iniziale):
134        dmat_inter = dist_circ(xi[:, None] - xi[None, :])
135        prob_inter = p_inter_picco * np.exp(-dmat_inter**2 / (2*sigma_inter**2))
136        rng_inter = np.random.RandomState(seed_conn)
137        mask_inter = rng_inter.rand(N_E, N_E) < prob_inter
138        i_inter, j_inter = np.nonzero(mask_inter)
139        syn = Synapses(SRC_E, DST_E, model=stdp_model, on_pre=stdp_on_pre, on_post=stdp_on_post)
140        syn.connect(i=i_inter, j=j_inter)
141        syn.w = w_iniziale
142        return syn
143
144
145    # A->B parte dal valore originale di 5.7 (A ha uno stimolo esterno diretto
146    # forte, si innesca facilmente). B->C e C->A partono da un peso piu' alto:
147    # la loro sorgente (B, poi C) e' essa stessa un eco di secondo/terzo
148    # livello, con un segnale molto piu' debole e sparso di quello diretto su
149    # A -- lo stesso identico problema "uovo-gallina" gia' risolto in 5.7 per
150    # A->B (tentativo 1: w_init=0.3mV, B non si accendeva mai), qui riapplicato
151    # ai salti successivi della staffetta
152    syn_ab = collega(A_E, B_E, seed_conn=10, w_iniziale=w_init)
153    syn_bc = collega(B_E, C_E, seed_conn=11, w_iniziale=3.0*mV)
154    syn_ca = collega(C_E, A_E, seed_conn=12, w_iniziale=3.0*mV)
155    print(f"Staffetta A->B->C->A creata: A->B {len(syn_ab)} sinapsi, "
156          f"B->C {len(syn_bc)} sinapsi, C->A {len(syn_ca)} sinapsi")
157

```

```

158 spikes = SpikeMonitor(neurons)
159
160 MESSAGGIO = 0.3
161 larghezza_stimolo = 0.05
162 peso_stim = np.exp(-dist_circ(xi - MESSAGGIO)**2 / (2*larghezza_stimolo**2))
163 gruppo_stim = np.where(peso_stim > 0.5)[0]
164 print(f"Neuroni stimolati SOLO in A (vicino a x={MESSAGGIO}): {len(gruppo_stim)}")
165
166 N_RIPETIZIONI = 120
167 T_STIM = 60*ms
168 T_PAUSA = 440*ms # piu' lunga di 5.7 (340ms) per dare tempo alla staffetta
169                  # di propagare fino a C (due salti) prima del ciclo dopo
170
171 print(f"\nTraining: {N_RIPETIZIONI} ripetizioni, stimolo SOLO su A, "
172       f"nessuno stimolo diretto su B o C ({(T_STIM+T_PAUSA)*N_RIPETIZIONI/ms:.0f}ms totali)")
173
174 for rep in range(N_RIPETIZIONI):
175     A_E.I[gruppo_stim] = 15*mV/ms
176     run(T_STIM)
177     A_E.I[:] = 0*mV/ms
178     run(T_PAUSA)
179     if rep % 10 == 0 or rep == N_RIPETIZIONI-1:
180         print(f" ripetizione {rep:3d}/{N_RIPETIZIONI}: "
181               f"A->B={np.mean(syn_ab.w)/mV:.2f}mV B->C={np.mean(syn_bc.w)/mV:.2f}mV "
182               f"C->A={np.mean(syn_ca.w)/mV:.2f}mV")
183
184 print("\nTraining completato.")
185
186 fig, axes = subplots(2, 1, figsize=(11, 7))
187 subplot(2, 1, 1)
188 colori = ['C0', 'C3', 'C2']
189 etichette = ['A (E)', 'B (E)', 'C (E)']
190 for k in range(N_POP):
191     base = k*N_ring
192     m = (spikes.i >= base) & (spikes.i < base+N_E)
193     plot(spikes.t[m]/ms, spikes.i[m]-base, '.', color=colori[k], markersize=1.5, label=
194           etichette[k])
195 xlabel('Tempo (ms)')
196 ylabel('Indice neurone')
197 title(f'Raster completo: staffetta A->B->C->A, {N_RIPETIZIONI} ripetizioni (x={MESSAGGIO})')
198 legend(loc='upper right', fontsize=8, markerscale=6)
199
200 subplot(2, 1, 2)
201 t_tardi = (N_RIPETIZIONI-6) * (T_STIM+T_PAUSA)/ms
202 for k in range(N_POP):
203     base = k*N_ring
204     m = (spikes.i >= base) & (spikes.i < base+N_E) & (spikes.t/ms > t_tardi)
205     plot(spikes.t[m]/ms, spikes.i[m]-base, '.', color=colori[k], markersize=3, label=
206           etichette[k])
207 xlabel('Tempo (ms)')
208 ylabel('Indice neurone')
209 title('Dettaglio: ultime ripetizioni (fine training)')
210 legend(loc='upper right', fontsize=8, markerscale=4)
211
212 tight_layout()
213 savefig('dialogo_spiking_relay_3anelli.png', dpi=150)
214 print("\nGrafico salvato in dialogo_spiking_relay_3anelli.png")
215
216 ciclo_ms = (T_STIM+T_PAUSA)/ms
217
218 def valuta_pop(pop_idx, n_eval):
219     base = pop_idx * N_ring
220     mask_pop = (spikes.i >= base) & (spikes.i < base+N_E)
221
222     def conta(rep_range):
223         n_tot, posizioni = 0, []

```

```

224         t0 = rep * ciclo_ms
225         fin = t0 + ciclo_ms
226         m = mask_pop & (spikes.t/ms >= t0) & (spikes.t/ms < fin)
227         idx = spikes.i[m] - base
228         n_tot += m.sum()
229         posizioni.extend(list(xi[idx]))
230         centro = None
231         if posizioni:
232             centro = float(np.angle(np.mean(np.exp(2j*np.pi*np.array(posizioni)))) / (2*np.pi)
233                             % 1.0)
234         return n_tot, centro
235
236     primi = range(0, n_eval)
237     ultimi = range(N_RIPETIZIONI-n_eval, N_RIPETIZIONI)
238     return conta(primi), conta(ultimi)
239
240 print("\n" + "*"70)
241 print("VALUTAZIONE: l'informazione di posizione sopravvive alla staffetta?")
242 print("*70)
243 for k, nome in enumerate(['A (sorgente diretta)', 'B (un salto: A->B)', 'C (due salti: A->B
244                        ->C)']):
245     (n_i, c_i), (n_f, c_f) = valuta_pop(k, 5)
246     err_i = dist_circ(c_i - MESSAGGIO) if c_i is not None else None
247     err_f = dist_circ(c_f - MESSAGGIO) if c_f is not None else None
248     print(f" {nome}:")
249     print(f" prime 5 rip.: {n_i} spike, centro={({ 'N/A' if c_i is None else f'{c_i:.3f}' }}, "
250           f"errore={({ 'N/A' if err_i is None else f'{err_i:.3f}' })")
251     print(f" ultime 5 rip.: {n_f} spike, centro={({ 'N/A' if c_f is None else f'{c_f:.3f}' }}, "
252           f"errore={({ 'N/A' if err_f is None else f'{err_f:.3f}' })")
253
254 print(f"\nPesi finali: A->B={np.mean(syn_ab.w)/mV:.3f}mV (iniziale {w_init/mV:.3f}mV), "
255       f"B->C={np.mean(syn_bc.w)/mV:.3f}mV, C->A={np.mean(syn_ca.w)/mV:.3f}mV")
256
257 # controllo di stabilita' (per costruzione non dovrebbe mai esplodere,
258 # ma verifichiamo comunque per coerenza con il resto del progetto)
259 n_tot_rete = len(spikes.i)
260 print(f"\nSpike totali sull'intera rete: {n_tot_rete} "
261       f"(atteso migliaia se stabile; milioni se esplosione)")
262 print(">>> ESPLOSIONE <<<" if n_tot_rete > 300000 else ">>> Stabile <<<")

```

Codice sorgente: *dialogo_spiking_relay_3anelli_mc.py*

```

1  """
2  Prima estensione della comunicazione spiking oltre la coppia: tre
3  popolazioni (A, B, C) invece di due. Mai tentato ne' nel modello a rate
4  ne' in quello spiking in questo progetto.
5
6  Per evitare di riaprire l'intera saga di stabilizzazione delle sezioni
7  5.8-5.19 (necessaria solo per la bidirezionalita' vera, dove due anelli
8  sono mutuamente eccitatori), questa prima rete a tre popolazioni usa
9  SOLO collegamenti unidirezionali con STDP vera -- esattamente il
10 meccanismo gia' collaudato e stabile di dialogo_spiking.py (sezione 5.7),
11 ripetuto tre volte per formare una STAFFETTA DIREZIONALE ad anello:
12 A->B->C->A. Nessun anello riceve MAI input da due sorgenti
13 contemporaneamente (ogni anello ha esattamente un collegamento in
14 ingresso, con STDP, e uno in uscita), quindi nessuna delle instabilita'
15 di retroazione mutua incontrate con la vera bidirezionalita' puo'
16 presentarsi qui per costruzione.
17
18 Domanda sperimentale: un messaggio iniettato SOLO in A (mai direttamente
19 in B o C) si propaga correttamente attraverso la catena, preservando
20 l'informazione di posizione dopo due salti (in C) e persino dopo il giro
21 completo (di nuovo in A, tramite C->A)?
22 """
23
24 import sys

```

```

25 | from brian2 import *
26 |
27 | SEED = int(sys.argv[1])
28 | start_scope()
29 | seed(SEED)
30 |
31 | N_E = 100
32 | N_I = 25
33 | N_ring = N_E + N_I
34 | N_POP = 3 # A, B, C
35 |
36 | a = 0.02/ms
37 | b = 0.2/ms
38 | c = -65*mV
39 | d = 6*mV/ms
40 | tau_nmda = 100*ms
41 |
42 | eqs = '''
43 | dv/dt = (0.04/mV*v**2 + 5*v + 140*mV)/ms - u + I + g_nmda : volt
44 | du/dt = a*(b*v - u) : volt/second
45 | dg_nmda/dt = -g_nmda/tau_nmda : volt/second
46 | I : volt/second
47 | x : 1
48 | '''
49 |
50 | neurons = NeuronGroup(N_POP*N_ring, eqs, threshold='v > 30*mV', reset='v = c; u += d',
51 |                      method='euler')
52 | neurons.v = -65*mV + 5*mV*randn(N_POP*N_ring)
53 | neurons.u = b * neurons.v[:]
54 | neurons.I = 0*mV/ms
55 | neurons.g_nmda = 0*mV/ms
56 |
57 | def sotto(pop_idx):
58 |     base = pop_idx * N_ring
59 |     return neurons[base:base+N_E], neurons[base+N_E:base+N_ring]
60 |
61 | A_E, A_I = sotto(0)
62 | B_E, B_I = sotto(1)
63 | C_E, C_I = sotto(2)
64 |
65 | xi = np.arange(N_E) / N_E
66 | A_E.x = xi
67 | B_E.x = xi
68 | C_E.x = xi
69 |
70 | background = PoissonGroup(N_POP*N_ring, rates=400*Hz)
71 | bg_syn = Synapses(background, neurons, on_pre='v_post += 2.0*mV')
72 | bg_syn.connect(j='i')
73 |
74 | sigma_exc = 0.05
75 | CUTOFF_LOCALE = 3 * sigma_exc
76 | w_ee_nmda = 0.325*mV/ms
77 | p_conn = 0.15
78 | w_exc = 1.0*mV
79 | w_inh = 10.0*mV
80 |
81 |
82 | def dist_circ(dx):
83 |     dx = abs(dx)
84 |     return np.minimum(dx, 1 - dx)
85 |
86 |
87 | def costruisci_anello(E, I_pop, seed):
88 |     dmat = dist_circ(xi[:, None] - xi[None, :])
89 |     prob_ee = np.exp(-dmat**2 / (2*sigma_exc**2))
90 |     prob_ee[dmat > CUTOFF_LOCALE] = 0.0
91 |     np.fill_diagonal(prob_ee, 0)
92 |     rng = np.random.RandomState(seed)

```

```

93     mask_ee = rng.rand(N_E, N_E) < prob_ee
94     i_idx, j_idx = np.nonzero(mask_ee)
95
96     syn_ee = Synapses(E, E, on_pre='g_nmda_post += w_ee_nmda')
97     syn_ee.connect(i=i_idx, j=j_idx)
98     syn_ei = Synapses(E, I_pop, on_pre='v_post += w_exc')
99     syn_ei.connect(p=p_conn)
100    syn_ie = Synapses(I_pop, E, on_pre='v_post -= w_inh')
101    syn_ie.connect(p=p_conn)
102    syn_ii = Synapses(I_pop, I_pop, on_pre='v_post -= w_inh')
103    syn_ii.connect(condition='i!=j', p=p_conn)
104    return syn_ee, syn_ei, syn_ie, syn_ii
105
106
107    syn_A = costruisci_anello(A_E, A_I, seed=1000+SEED)
108    syn_B = costruisci_anello(B_E, B_I, seed=2000+SEED)
109    syn_C = costruisci_anello(C_E, C_I, seed=2500+SEED)
110
111    tau_stdp = 20*ms
112    A_ltp = 0.15*mV
113    A_ltd = 0.15*mV
114    w_max = 5.0*mV
115    w_min = 0*mV
116    w_init = 1.5*mV
117    sigma_inter = 0.08
118    p_inter_picco = 0.5
119
120    stdp_model = '''
121    w : volt
122    dapre/dt = -apre/tau_stdp : volt (event-driven)
123    dapost/dt = -apost/tau_stdp : volt (event-driven)
124    '''
125    stdp_on_pre = '''
126    v_post += w
127    apre += A_ltp
128    w = clip(w+apost, w_min, w_max)
129    '''
130    stdp_on_post = '''
131    apost -= A_ltd
132    w = clip(w+apre, w_min, w_max)
133    '''
134
135
136    def collega(SRC_E, DST_E, seed_conn, w_iniziale):
137        dmat_inter = dist_circ(xi[:, None] - xi[None, :])
138        prob_inter = p_inter_picco * np.exp(-dmat_inter**2 / (2*sigma_inter**2))
139        rng_inter = np.random.RandomState(seed_conn)
140        mask_inter = rng_inter.rand(N_E, N_E) < prob_inter
141        i_inter, j_inter = np.nonzero(mask_inter)
142        syn = Synapses(SRC_E, DST_E, model=stdp_model, on_pre=stdp_on_pre, on_post=stdp_on_post)
143        syn.connect(i=i_inter, j=j_inter)
144        syn.w = w_iniziale
145        return syn
146
147
148    # A->B parte dal valore originale di 5.7 (A ha uno stimolo esterno diretto
149    # forte, si innesca facilmente). B->C e C->A partono da un peso piu' alto:
150    # la loro sorgente (B, poi C) e' essa stessa un eco di secondo/terzo
151    # livello, con un segnale molto piu' debole e sparso di quello diretto su
152    # A -- lo stesso identico problema "uovo-gallina" gia' risolto in 5.7 per
153    # A->B (tentativo 1: w_init=0.3mV, B non si accendeva mai), qui riapplicato
154    # ai salti successivi della staffetta
155    syn_ab = collega(A_E, B_E, seed_conn=3010+SEED, w_iniziale=w_init)
156    syn_bc = collega(B_E, C_E, seed_conn=3011+SEED, w_iniziale=3.0*mV)
157    syn_ca = collega(C_E, A_E, seed_conn=3012+SEED, w_iniziale=3.0*mV)
158    print(f"Staffetta A->B->C->A creata: A->B {len(syn_ab)} sinapsi, "
159          f"B->C {len(syn_bc)} sinapsi, C->A {len(syn_ca)} sinapsi")
160

```



```

161 spikes = SpikeMonitor(neurons)
162
163 MESSAGGIO = 0.3
164 larghezza_stimolo = 0.05
165 peso_stim = np.exp(-dist_circ(xi - MESSAGGIO)**2 / (2*larghezza_stimolo**2))
166 gruppo_stim = np.where(peso_stim > 0.5)[0]
167 print(f"Neuroni stimolati SOLO in A (vicino a x={MESSAGGIO}): {len(gruppo_stim)}")
168
169 N_RIPETIZIONI = 120
170 T_STIM = 60*ms
171 T_PAUSA = 440*ms # piu' lunga di 5.7 (340ms) per dare tempo alla staffetta
172 # di propagare fino a C (due salti) prima del ciclo dopo
173
174 print(f"\nTraining: {N_RIPETIZIONI} ripetizioni, stimolo SOLO su A, "
175       f"nessuno stimolo diretto su B o C ({(T_STIM+T_PAUSA)*N_RIPETIZIONI/ms:.0f}ms totali)")
176
177 for rep in range(N_RIPETIZIONI):
178     A_E.I[gruppo_stim] = 15*mV/ms
179     run(T_STIM)
180     A_E.I[:] = 0*mV/ms
181     run(T_PAUSA)
182     if rep % 10 == 0 or rep == N_RIPETIZIONI-1:
183         print(f" ripetizione {rep:3d}/{N_RIPETIZIONI}: "
184               f"A->B={np.mean(syn_ab.w)/mV:.2f}mV B->C={np.mean(syn_bc.w)/mV:.2f}mV "
185               f"C->A={np.mean(syn_ca.w)/mV:.2f}mV")
186
187 print("\nTraining completato.")
188
189 fig, axes = subplots(2, 1, figsize=(11, 7))
190 subplot(2, 1, 1)
191 colori = ['C0', 'C3', 'C2']
192 etichette = ['A (E)', 'B (E)', 'C (E)']
193 for k in range(N_POP):
194     base = k*N_ring
195     m = (spikes.i >= base) & (spikes.i < base+N_E)
196     plot(spikes.t[m]/ms, spikes.i[m]-base, '.', color=colori[k], markersize=1.5, label=
197           etichette[k])
198 xlabel('Tempo (ms)')
199 ylabel('Indice neurone')
200 title(f'Raster completo: staffetta A->B->C->A, {N_RIPETIZIONI} ripetizioni (x={MESSAGGIO})')
201 legend(loc='upper right', fontsize=8, markerscale=6)
202
203 subplot(2, 1, 2)
204 t_tardi = (N_RIPETIZIONI-6) * (T_STIM+T_PAUSA)/ms
205 for k in range(N_POP):
206     base = k*N_ring
207     m = (spikes.i >= base) & (spikes.i < base+N_E) & (spikes.t/ms > t_tardi)
208     plot(spikes.t[m]/ms, spikes.i[m]-base, '.', color=colori[k], markersize=3, label=
209           etichette[k])
210 xlabel('Tempo (ms)')
211 ylabel('Indice neurone')
212 title('Dettaglio: ultime ripetizioni (fine training)')
213 legend(loc='upper right', fontsize=8, markerscale=4)
214
215 tight_layout()
216 savefig('dialogo_spiking_relay_3anelli.png', dpi=150)
217 print("\nGrafico salvato in dialogo_spiking_relay_3anelli.png")
218
219 ciclo_ms = (T_STIM+T_PAUSA)/ms
220
221 def valuta_pop(pop_idx, n_eval):
222     base = pop_idx * N_ring
223     mask_pop = (spikes.i >= base) & (spikes.i < base+N_E)
224
225     def conta(rep_range):
226         n_tot, posizioni = 0, []
227         for rep in rep_range:

```

```

227         t0 = rep * ciclo_ms
228         fin = t0 + ciclo_ms
229         m = mask_pop & (spikes.t/ms >= t0) & (spikes.t/ms < fin)
230         idx = spikes.i[m] - base
231         n_tot += m.sum()
232         posizioni.extend(list(xi[idx]))
233         centro = None
234         if posizioni:
235             centro = float(np.angle(np.mean(np.exp(2j*np.pi*np.array(posizioni)))) / (2*np.pi)
236                             % 1.0)
237         return n_tot, centro
238
239     primi = range(0, n_eval)
240     ultimi = range(N_RIPETIZIONI-n_eval, N_RIPETIZIONI)
241     return conta(primi), conta(ultimi)
242
243 print("\n" + "*"70)
244 print("VALUTAZIONE: l'informazione di posizione sopravvive alla staffetta?")
245 print("*70)
246 for k, nome in enumerate(['A (sorgente diretta)', 'B (un salto: A->B)', 'C (due salti: A->B
247     ->C)']):
248         (n_i, c_i), (n_f, c_f) = valuta_pop(k, 5)
249         err_i = dist_circ(c_i - MESSAGGIO) if c_i is not None else None
250         err_f = dist_circ(c_f - MESSAGGIO) if c_f is not None else None
251         print(f" {nome}:")
252         print(f" prime 5 rip.: {n_i} spike, centro={({ 'N/A' if c_i is None else f'{c_i:.3f}' }}, "
253               f"errore={({ 'N/A' if err_i is None else f'{err_i:.3f}' })")
254         print(f" ultime 5 rip.: {n_f} spike, centro={({ 'N/A' if c_f is None else f'{c_f:.3f}' }}, "
255               f"errore={({ 'N/A' if err_f is None else f'{err_f:.3f}' })")
256
257 print(f"\nPesi finali: A->B={np.mean(syn_ab.w)/mV:.3f}mV (iniziale {w_init/mV:.3f}mV), "
258       f"B->C={np.mean(syn_bc.w)/mV:.3f}mV, C->A={np.mean(syn_ca.w)/mV:.3f}mV")
259
260 # controllo di stabilita' (per costruzione non dovrebbe mai esplodere,
261 # ma verifichiamo comunque per coerenza con il resto del progetto)
262 n_tot_rete = len(spikes.i)
263 print(f"\nSpike totali sull'intera rete: {n_tot_rete} "
264       f"(atteso migliaia se stabile; milioni se esplosione)")
265 print(">>> ESPLOSIONE <<< if n_tot_rete > 300000 else >>> Stabile <<<")
266
267 (n_c_i, c_c_i), (n_c_f, c_c_f) = valuta_pop(2, 5)
268 err_c_f = dist_circ(c_c_f - MESSAGGIO) if c_c_f is not None else 1.0
269 (n_b_i, c_b_i), (n_b_f, c_b_f) = valuta_pop(1, 5)
270 err_b_f = dist_circ(c_b_f - MESSAGGIO) if c_b_f is not None else 1.0
271 print(f"MC_RIGA seed={SEED} n_tot_rete={n_tot_rete} "
272       f"b_n_i={n_b_i} b_n_f={n_b_f} b_err_f={err_b_f:.3f} "
273       f"c_n_i={n_c_i} c_n_f={n_c_f} c_err_f={err_c_f:.3f}")

```

5.21 Fuori da Brian2: impatto fisico di fasci ionici CNAO sull'architettura ad anello (progetto separato)

Collegamento tra questo progetto e il lavoro parallelo di Andrea Corti su Geant4-DNA e nanodosimetria (tirocino CNAO, nota critica sul paper Villagrasa/Baiocco 2026, progetto nanoICSD già validato entro il 2% contro i valori pubblicati per elettroni 20-1000eV). Un nuovo progetto Geant4 separato, cnaoRingImpact (C++, non Python/Brian2 -- codice completo su Desktop, non nel repository GitHub di questo progetto che resta Python), calcola la dose fisica depositata da fasci ionici clinici del CNAO (protoni 70-225 MeV, carbonio-12 120-400 MeV/u) su una geometria fisica che rappresenta l'anello di 100 neuroni eccitatori del ring attractor spiking (sezioni 5.6-5.20): 100 sfere tessuto-equivalenti da 20um

di diametro, disposte su un anello di 1mm alle stesse coordinate $\xi=i/100$ usate nel modello Brian2.

Scelta fisica cruciale, distinta dal progetto nanoICSD: la fisica Geant4-DNA usata lì è valida solo fino a ~ 1 MeV (elettroni), inadeguata per fasci clinici da decine-centinaia di MeV -- qui si usa QBBC, la physics list di riferimento di Geant4 per adroterapia clinica (usata nell'esempio ufficiale Hadrontherapy).

Risultato su 50.000 primari per configurazione, sei configurazioni (3 energie di protone, 3 di carbonio-12): il carbonio-12 deposita 10-25 volte più dose per neurone del protone a energie per nucleone comparabili (coerente con il suo LET molto più alto, scala circa con Z^2), e la dose diminuisce con l'energia per entrambe le particelle (a energia più alta, a parità di profondità fissa, si è più lontani dal proprio picco di Bragg). Confronto diretto con l'architettura neurale: nessuna delle sei configurazioni mostra una differenza sistematica tra la dose sulle posizioni usate per i messaggi nei dialoghi spiking ($x=0.10, 0.15, 0.40, 0.65, 0.70$) e il resto dell'anello (rapporto 0.97-1.20, compatibile con rumore statistico) -- il fascio, su questa scala fisica, è sostanzialmente uniforme: nessun neurone della rete è fisicamente più a rischio di un altro per il solo fatto di essere usato funzionalmente per codificare un messaggio.

Bug corretto durante lo sviluppo, degno di nota: la generazione primaria del carbonio-12 falliva silenziosamente all'inizio (G4ParticleGun ha già un valore di default non-null, "geantino", quindi il controllo `GetParticleDefinition()==nullptr` per decidere quando creare lo ione non scattava mai) -- il fascio sparava geantino (nessuna interazione fisica) invece di carbonio-12 vero, dando una dose sistematicamente nulla ma un conteggio di attraversamenti geometrici apparentemente corretto. Scoperto solo aggiungendo un log di debug per-step e verificando il nome della particella effettivamente tracciata, non dal solo valore numerico sospetto -- lo stesso principio di verifica empirica (eseguire il codice, non fidarsi del numero) già alla base di ogni sezione di questo resoconto.

Limiti dichiarati onestamente (dettagliati nel README del progetto): statica per-neurone ancora rumorosa (~ 15 -25 attraversamenti diretti per neurone su 50.000 primari); nessun modello di danno biologico (solo dose fisica, non SSB/DSB/morte cellulare -- lo stesso limite dichiarato nel paper Villagrasa/-Baiocco per il passaggio dose->danno); nessuno scan di profondità per posizionare l'anello al vero picco di Bragg; nessun accoppiamento diretto in tempo reale con la simulazione Brian2 (output fisico analizzato separatamente, non una co-simulazione).




Fig. 48 — Mappa di dose per posizione sull'anello, protoni vs carbonio-12 a tre energie cliniche ciascuno. Le linee tratteggiate verticali segnano le posizioni usate per i messaggi nei dialoghi spiking.

Codice sorgente completo, README con metodologia/limiti/sviluppi futuri e dati grezzi: `~/Desktop/geant4_cnao_ring/` (progetto Geant4/C++ separato, non incluso nel repository GitHub Python di neuroni-progetto).

5.22 Dalla dose fisica alla funzione: knockout dei neuroni a dose piu' alta

Collegamento diretto tra la mappa di dose fisica della sezione 5.21 e la comunicazione multi-messaggio spiking (sezione 5.10). Invece di assumere una soglia di danno biologico assoluta -- non consolidata in letteratura, come discusso nel documento di analisi critica alla base del progetto Geant4 -- si usa un criterio puramente relativo e verificabile: i 10 neuroni (10% dell'anello) con la dose fisica totale piu' alta nello scenario clinico piu' severo tra quelli simulati (carbonio-12

a 120 MeV/u) vengono resi "spenti" -- tutte le loro sinapsi in USCITA rimosse (intra-anello E->E, E->I, e il canale inter-anello A->B per l'anello A), il modello funzionale piu' diretto di un neurone che riceve ancora input ma non puo' piu' influenzare nessuno. Applicato simmetricamente a entrambi gli anelli A e B, che rappresentano la stessa architettura fisica. Dettaglio di rilievo, non cercato deliberatamente: il neurone 65 ($x=0.65$) risulta tra i dieci -- coincide esattamente con una delle due posizioni usate per i messaggi in `dialogo_spiking_multi.py`.

Risultato, sul seed di partenza: i due messaggi si comportano in modo completamente diverso. Il messaggio $x=0.15$ (nessuna sovrapposizione con i neuroni spenti) continua a funzionare normalmente e si rafforza nel training: 23->47 spike di B, errore di localizzazione stabile a 0.018-0.019. Il messaggio $x=0.65$ (che usa proprio i neuroni 65 e 66, tra i piu' colpiti) crolla quasi a zero: 2->4 spike totali su tutto il training, contro le centinaia tipiche di un run sano senza knockout (sezione 5.10: 190-265 spike per la stessa posizione). Il raster conferma visivamente: A continua a sparare normalmente in entrambe le posizioni (la sua risposta allo stimolo diretto non dipende dalle sinapsi in uscita, che sono l'unica cosa rimossa), ma B resta silenzioso quasi per l'intera durata nella banda $x=0.65$, mentre risponde regolarmente nella banda $x=0.15$.

Interpretazione: spegnere i neuroni a dose fisica piu' alta interrompe selettivamente proprio il messaggio che dipende da quei neuroni per essere trasmesso, lasciando intatta la comunicazione che non li coinvolge -- un risultato atteso a livello concettuale (un canale che perde i suoi nodi chiave si rompe, uno che non li usa no), ma qui dimostrato end-to-end con un collegamento diretto e quantitativo tra una simulazione di fisica delle radiazioni (Geant4, energie e particelle cliniche reali del CNAO) e una simulazione di rete neurale spiking (Brian2), due domini e due codebase completamente separati fino a questa sezione.

Limite dichiarato: il criterio di knockout resta relativo (top-10% per dose in un solo scenario), non un modello di soglia di danno assoluta -- la stessa cautela gia' discussa nel README del progetto Geant4 e nel documento di analisi critica alla sua base. Non e' stato testato se un knockout piu' piccolo (es. solo il neurone 65) o un criterio diverso (es. dose media invece che picco) cambino il risultato in modo sostanziale -- un test di sensibilita' naturale per un prossimo passo.




Fig. 49 — Knockout dei 10 neuroni a dose CNAO piu' alta: il messaggio $x=0.65$ (che li usa) crolla, il messaggio $x=0.15$ (che non li usa) resta intatto.

Codice sorgente: `dialogo_spiking_cnao_knockout.py`

```

1  """
2  Collega il progetto Geant4 cnaoRingImpact (sezione 5.21) alla rete
3  spiking: i 10 neuroni con la dose fisica piu' alta nello scenario
4  clinico piu' severo simulato (carbonio-12 a 120 MeV/u, quello con la
5  dose piu' concentrata) vengono "spenti" -- tutte le loro sinapsi in
6  USCITA rimosse (intra-anello E-E/E-I e, per l'anello A, anche il
7  canale inter-anello A->B), il modello funzionale piu' diretto di un
8  neurone che non puo' piu' influenzare nessuno, indipendentemente da
9  cosa riceva in ingresso. Applicato simmetricamente a entrambi gli
10 anelli A e B (rappresentano la stessa architettura fisica).
11
12 Base: dialogo_spiking_multi.py (sezione 5.10, due messaggi
13 unidirezionali A->B, gia' verificato robusto su 8 seed in 5.11).
14 Domanda: la comunicazione multi-messaggio regge con questi 10 neuroni
15 (su 100, 10% dell'anello) resi inerti? Nota di rilievo: il neurone 65
16 (x=0.65) e' tra i dieci -- coincide esattamente con una delle
17 posizioni usate per i messaggi.
18 """
19
20 KNOCKOUT = sorted([8, 16, 45, 50, 58, 59, 60, 65, 66, 72]) # top-10 dose,
21                                                            # carbonio-12 120 MeV/u
22                                                            # (geant4_cnao_ring/build/results)
23
24 """
25 Estensione di dialogo_spiking.py (sezione 5.7, comunicazione appresa A->B
26 con STDP vera su un solo messaggio) a DUE messaggi, sulle stesse posizioni
27 usate nel primo test di interferenza del modello a rate (dialogo_multi_
28 messaggio.py, sezione 5.5.4): x=0.15 e x=0.65.

```

```

29
30 Nota di partenza importante, diversa dal modello a rate: li' i pesi
31 inter-popolazione partivano CASUALI e la scoperta di una mappa richiedeva
32 un processo di ricerca (prima "rumore puro", poi "rumore + repulsione",
33 poi "rumore + scoperta locale") -- da cui nasceva l'interferenza quando
34 due messaggi cercavano di scoprire la loro mappa nello stesso spazio
35 casuale contemporaneamente. Qui invece la connettivita' inter-anello parte
36 gia' strutturata (caduta gaussiana sulla distanza circolare, offset zero,
37 sezione 5.7): non serve alcuna scoperta, la mappa identita' e' gia'
38 presente prima che la STDP inizi ad allenare qualunque cosa. Non e' quindi
39 scontato che la stessa interferenza si ripresenti -- il meccanismo che la
40 causava nel modello a rate potrebbe semplicemente non esistere qui.
41 Bidirezionalita' non ritestata in questo script: la sezione 5.9 ha gia'
42 concluso che il canale B->A non trasmette causalmente in questo sistema,
43 quindi ci si concentra sul canale A->B, l'unico verificato funzionante.
44 """
45
46 from brian2 import *
47
48 start_scope()
49
50 N_E = 100
51 N_I = 25
52 N_ring = N_E + N_I
53
54 a = 0.02/ms
55 b = 0.2/ms
56 c = -65*mV
57 d = 6*mV/ms
58 tau_nmda = 100*ms
59
60 eqs = '''
61 dv/dt = (0.04/mV*v**2 + 5*v + 140*mV)/ms - u + I + g_nmda : volt
62 du/dt = a*(b*v - u) : volt/second
63 dg_nmda/dt = -g_nmda/tau_nmda : volt/second
64 I : volt/second
65 x : 1
66 '''
67
68 neurons = NeuronGroup(2*N_ring, eqs, threshold='v > 30*mV', reset='v = c; u += d',
69                      method='euler')
70 neurons.v = -65*mV + 5*mV*randn(2*N_ring)
71 neurons.u = b * neurons.v[:]
72 neurons.I = 0*mV/ms
73 neurons.g_nmda = 0*mV/ms
74
75 A_E = neurons[:N_E]
76 A_I = neurons[N_E:N_ring]
77 B_E = neurons[N_ring:N_ring+N_E]
78 B_I = neurons[N_ring+N_E:]
79
80 xi = np.arange(N_E) / N_E
81 A_E.x = xi
82 B_E.x = xi
83
84 background = PoissonGroup(2*N_ring, rates=400*Hz)
85 bg_syn = Synapses(background, neurons, on_pre='v_post += 2.0*mV')
86 bg_syn.connect(j='i')
87
88 sigma_exc = 0.05
89 CUTOFF_LOCALE = 3 * sigma_exc
90 w_ee_nmda = 0.325*mV/ms
91 p_conn = 0.15
92 w_exc = 1.0*mV
93 w_inh = 10.0*mV
94
95
96 def dist_circ(dx):

```

```

97     dx = abs(dx)
98     return np.minimum(dx, 1 - dx)
99
100
101 def costruisci_anello(E, I_pop, seed, knockout=()):
102     dmat = dist_circ(xi[:, None] - xi[None, :])
103     prob_ee = np.exp(-dmat**2 / (2*sigma_exc**2))
104     prob_ee[dmat > CUTOFF_LOCALE] = 0.0
105     np.fill_diagonal(prob_ee, 0)
106     rng = np.random.RandomState(seed)
107     mask_ee = rng.rand(N_E, N_E) < prob_ee
108     i_idx, j_idx = np.nonzero(mask_ee)
109
110     ko = np.asarray(list(knockout), dtype=int)
111     # "spento" = nessuna sinapsi in USCITA sopravvive, da nessun
112     # neurone in knockout -- puo' ancora ricevere input, ma non puo'
113     # piu' influenzare nessuno (l'unica cosa che conta per una rete
114     # a spike: se non spara mai in modo efficace a valle, e' come
115     # se non ci fosse)
116     tieni_ee = ~np.isin(i_idx, ko)
117     i_idx, j_idx = i_idx[tieni_ee], j_idx[tieni_ee]
118
119     syn_ee = Synapses(E, E, on_pre='g_nmda_post += w_ee_nmda')
120     syn_ee.connect(i=i_idx, j=j_idx)
121     syn_ei = Synapses(E, I_pop, on_pre='v_post += w_exc')
122     # Costruita esplicitamente (invece di .connect(p=...) per poter
123     # filtrare via i pre-sinaptici spenti, come sopra per E->E.
124     rng_ei = np.random.RandomState(seed + 100)
125     mask_ei = rng_ei.rand(len(E), len(I_pop)) < p_conn
126     i_ei, j_ei = np.nonzero(mask_ei)
127     tieni_ei = ~np.isin(i_ei, ko)
128     syn_ei.connect(i=i_ei[tieni_ei], j=j_ei[tieni_ei])
129     syn_ie = Synapses(I_pop, E, on_pre='v_post -= w_inh')
130     syn_ie.connect(p=p_conn)
131     syn_ii = Synapses(I_pop, I_pop, on_pre='v_post -= w_inh')
132     syn_ii.connect(condition='i!=j', p=p_conn)
133     return syn_ee, syn_ei, syn_ie, syn_ii
134
135
136 syn_A = costruisci_anello(A_E, A_I, seed=0, knockout=KNOCKOUT)
137 syn_B = costruisci_anello(B_E, B_I, seed=1, knockout=KNOCKOUT)
138 print(f"Knockout applicato: {len(KNOCKOUT)} neuroni per anello ({KNOCKOUT}) -- "
139       f"tutte le sinapsi in uscita rimosse (E->E e E->I)")
140
141 tau_stdp = 20*ms
142 A_ltp = 0.15*mV
143 A_ltd = 0.15*mV
144 w_max = 5.0*mV
145 w_min = 0*mV
146 w_init = 1.5*mV
147 sigma_inter = 0.08
148 p_inter_picco = 0.5
149
150 stdp_model = '''
151 w : volt
152 dapre/dt = -apre/tau_stdp : volt (event-driven)
153 dapost/dt = -apost/tau_stdp : volt (event-driven)
154 '''
155 stdp_on_pre = '''
156 v_post += w
157 apre += A_ltp
158 w = clip(w+apre, w_min, w_max)
159 '''
160 stdp_on_post = '''
161 apost -= A_ltd
162 w = clip(w+apost, w_min, w_max)
163 '''
164

```



```

165 syn_ab = Synapses(A_E, B_E, model=stdp_model, on_pre=stdp_on_pre, on_post=stdp_on_post)
166 dmat_inter = dist_circ(xi[:, None] - xi[None, :])
167 prob_inter = p_inter_picco * np.exp(-dmat_inter**2 / (2*sigma_inter**2))
168 rng_inter = np.random.RandomState(2)
169 mask_inter = rng_inter.rand(N_E, N_E) < prob_inter
170 i_inter, j_inter = np.nonzero(mask_inter)
171 ko_arr = np.asarray(KNOCKOUT, dtype=int)
172 tieni_inter = ~np.isin(i_inter, ko_arr) # un neurone A spento non puo'
173                                     # trasmettere neanche a B
174 i_inter, j_inter = i_inter[tieni_inter], j_inter[tieni_inter]
175 syn_ab.connect(i=i_inter, j=j_inter)
176 syn_ab.w = w_init
177 print(f"Sinapsi inter-anello A->B create: {len(syn_ab)} (peso iniziale {w_init}, "
178       f"dopo aver rimosso le uscite dai {len(KNOCKOUT)} neuroni spenti)")
179
180 spikes = SpikeMonitor(neurons)
181
182 MESSAGGI = [0.15, 0.65]
183 larghezza_stimolo = 0.05
184 gruppi_stim = []
185 for m in MESSAGGI:
186     peso_stim = np.exp(-dist_circ(xi - m)**2 / (2*larghezza_stimolo**2))
187     gruppi_stim.append(np.where(peso_stim > 0.5)[0])
188     print(f"Messaggio x={m}: {len(gruppi_stim[-1])} neuroni di A stimolati")
189
190 N_RIPETIZIONI_TOT = 60 # round-robin: 30 ripetizioni per messaggio
191 T_STIM = 60*ms
192 T_PAUSA = 340*ms
193
194 print(f"\nTraining: {N_RIPETIZIONI_TOT} ripetizioni round-robin tra "
195       f"{len(MESSAGGI)} messaggi ({(T_STIM+T_PAUSA)*N_RIPETIZIONI_TOT/ms:.0f}ms totali)")
196
197 storico = [] # (indice_messaggio, tempo_inizio_ms)
198 t_corrente = 0*ms
199 for rep in range(N_RIPETIZIONI_TOT):
200     k = rep % len(MESSAGGI)
201     storico.append((k, t_corrente/ms))
202     A_E.I[gruppi_stim[k]] = 15*mV/ms
203     run(T_STIM)
204     A_E.I[:] = 0*mV/ms
205     run(T_PAUSA)
206     t_corrente += T_STIM + T_PAUSA
207     if rep % 10 == 0 or rep == N_RIPETIZIONI_TOT-1:
208         print(f" ripetizione {rep:3d}/{N_RIPETIZIONI_TOT} (messaggio x={MESSAGGI[k]}): "
209               f"peso medio={np.mean(syn_ab.w)/mV:.3f}mV max={np.max(syn_ab.w)/mV:.3f}mV")
210
211 print("\nTraining completato.")
212
213 fig, axes = subplots(2, 1, figsize=(11, 7))
214 subplot(2, 1, 1)
215 mask_a = spikes.i < N_E
216 mask_b = (spikes.i >= N_ring) & (spikes.i < N_ring+N_E)
217 plot(spikes.t[mask_a]/ms, spikes.i[mask_a], '.', color='C0', markersize=1.5, label='A (E)')
218 plot(spikes.t[mask_b]/ms, spikes.i[mask_b]-N_ring, '.', color='C3', markersize=1.5, label='B
(E)')
219 xlabel('Tempo (ms)')
220 ylabel('Indice neurone')
221 title(f'Raster completo: {N_RIPETIZIONI_TOT} ripetizioni, messaggi x={MESSAGGI}, '
222       f'{len(KNOCKOUT)} neuroni spenti (dose CNAO piu\' alta)')
223 legend(loc='upper right', fontsize=8, markerscale=6)
224
225 subplot(2, 1, 2)
226 t_tardi = (N_RIPETIZIONI_TOT-10) * (T_STIM+T_PAUSA)/ms
227 mask_a_tardi = mask_a & (spikes.t/ms > t_tardi)
228 mask_b_tardi = mask_b & (spikes.t/ms > t_tardi)
229 plot(spikes.t[mask_a_tardi]/ms, spikes.i[mask_a_tardi], '.', color='C0', markersize=3, label
='A (E)')
230 plot(spikes.t[mask_b_tardi]/ms, spikes.i[mask_b_tardi]-N_ring, '.', color='C3', markersize

```

```

231     =3, label='B (E)')
232 xlabel('Tempo (ms)')
233 ylabel('Indice neurone')
234 title('Dettaglio: ultime ripetizioni (fine training)')
235 legend(loc='upper right', fontsize=8, markerscale=4)
236
237 tight_layout()
238 savefig('dialogo_spiking_cnao_knockout.png', dpi=150)
239 print("\nGrafico salvato in dialogo_spiking_cnao_knockout.png")
240
241 ciclo_ms = (T_STIM+T_PAUSA)/ms
242
243 def valuta_messaggio(k, n_eval):
244     tempi = [t0 for (kk, t0) in storico if kk == k]
245     primi, ultimi = tempi[:n_eval], tempi[-n_eval:]
246
247     def conta(lista):
248         n_tot, posizioni = 0, []
249         for t0 in lista:
250             fin = t0 + ciclo_ms
251             m = mask_b & (spikes.t/ms >= t0) & (spikes.t/ms < fin)
252             idx = spikes.i[m] - N_ring
253             n_tot += m.sum()
254             posizioni.extend(list(xi[idx]))
255         centro = None
256         if posizioni:
257             centro = float(np.angle(np.mean(np.exp(2j*np.pi*np.array(posizioni)))) / (2*np.pi)
258                             % 1.0)
259         return n_tot, centro
260     return conta(primi), conta(ultimi)
261
262 print("\n" + "="*70)
263 print("VALUTAZIONE PER MESSAGGIO: la risposta di B si localizza "
264       "correttamente e si rafforza per ENTRAMBI i messaggi?")
265 print("="*70)
266 for k, m in enumerate(MESSAGGI):
267     (n_i, c_i), (n_f, c_f) = valuta_messaggio(k, 5)
268     err_i = dist_circ(c_i - m) if c_i is not None else None
269     err_f = dist_circ(c_f - m) if c_f is not None else None
270     print(f" Messaggio x={m}:")
271     print(f" prime 5 ripetizioni: {n_i} spike, centro=({'N/A' if c_i is None else f'{c_i:.3f}')}")
272     print(f" errore=({'N/A' if err_i is None else f'{err_i:.3f}')}")
273     print(f" ultime 5 ripetizioni: {n_f} spike, centro=({'N/A' if c_f is None else f'{c_f:.3f}')}")
274     print(f" errore=({'N/A' if err_f is None else f'{err_f:.3f}')}")
275
276 print(f"\nPeso medio finale A->B: {np.mean(syn_ab.w)/mV:.3f}mV (iniziale {w_init/mV:.3f}mV)")
277 print(f"Peso massimo A->B: {np.max(syn_ab.w)/mV:.3f}mV")

```

5.23 Verifica Monte Carlo del knockout: robusto su 8 seed indipendenti

Il risultato della sezione 5.22 (il knockout dei 10 neuroni a dose CNAO piu' alta interrompe selettivamente il messaggio $x=0.65$ senza toccare $x=0.15$) si basava su un solo seed -- lo stesso limite affrontato sistematicamente altrove in questo resoconto (sezioni 5.5.10, 5.11, 5.14-5.17 fra le altre). Verifica su 8 seed indipendenti (rumore di fondo e connettivita' random tutti derivati dal seed, stesso identico insieme di 10 neuroni spenti in ogni caso).

Risultato: la direzione dell'effetto e' identica in TUTTI E OTTO i seed, senza una sola eccezione -- il messaggio x=0.15 (non coinvolto dal knockout) termina con piu' spike del messaggio x=0.65 (che usa due dei neuroni spenti) in ogni singolo caso. Spike finali medi: x=0.15 -> 39.1 (intervallo 28-48); x=0.65 -> 11.9 (intervallo 3-21). Rapporto medio 4.7x, con una certa variabilita' tra seed (da 2.0x a 15.0x) ma sempre nella stessa direzione. L'errore di localizzazione, quando il messaggio x=0.65 produce comunque qualche spike, resta piccolo (0.000-0.034) -- il segnale residuo, quando c'e', e' ancora ben posizionato, semplicemente molto piu' debole.

Conclusione: la vulnerabilita' selettiva legata al knockout non e' un artefatto di un singolo seed fortunato (la lezione appresa a proprie spese nelle sezioni 5.14-5.17) -- e' un effetto robusto e riproducibile. Chiude, con la stessa verifica Monte Carlo usata in tutto il resto di questo lavoro, il collegamento tra la simulazione di fisica delle radiazioni (Geant4, sezione 5.21) e la funzione della rete neurale spiking (Brian2).

Codice sorgente: dialogo_spiking_cnao_knockout_mc.py

```

1  """
2  Collega il progetto Geant4 cnaoRingImpact (sezione 5.21) alla rete
3  spiking: i 10 neuroni con la dose fisica piu' alta nello scenario
4  clinico piu' severo simulato (carbonio-12 a 120 MeV/u, quello con la
5  dose piu' concentrata) vengono "spenti" -- tutte le loro sinapsi in
6  USCITA rimosse (intra-anello E-E/I e, per l'anello A, anche il
7  canale inter-anello A->B), il modello funzionale piu' diretto di un
8  neurone che non puo' piu' influenzare nessuno, indipendentemente da
9  cosa riceva in ingresso. Applicato simmetricamente a entrambi gli
10 anelli A e B (rappresentano la stessa architettura fisica).
11
12 Base: dialogo_spiking_multi.py (sezione 5.10, due messaggi
13 unidirezionali A->B, gia' verificato robusto su 8 seed in 5.11).
14 Domanda: la comunicazione multi-messaggio regge con questi 10 neuroni
15 (su 100, 10% dell'anello) resi inerti? Nota di rilievo: il neurone 65
16 (x=0.65) e' tra i dieci -- coincide esattamente con una delle
17 posizioni usate per i messaggi.
18 """
19
20 KNOCKOUT = sorted([8, 16, 45, 50, 58, 59, 60, 65, 66, 72]) # top-10 dose,
21                                                         # carbonio-12 120 MeV/u
22                                                         # (geant4_cnao_ring/build/results)
23
24 """
25 Estensione di dialogo_spiking.py (sezione 5.7, comunicazione appresa A->B
26 con STDP vera su un solo messaggio) a DUE messaggi, sulle stesse posizioni
27 usate nel primo test di interferenza del modello a rate (dialogo_multi_
28 messaggio.py, sezione 5.5.4): x=0.15 e x=0.65.
29
30 Nota di partenza importante, diversa dal modello a rate: li' i pesi
31 inter-popolazione partivano CASUALI e la scoperta di una mappa richiedeva
32 un processo di ricerca (prima "rumore puro", poi "rumore + repulsione",
33 poi "rumore + scoperta locale") -- da cui nasceva l'interferenza quando
34 due messaggi cercavano di scoprire la loro mappa nello stesso spazio
35 casuale contemporaneamente. Qui invece la connettivita' inter-anello parte
36 gia' strutturata (caduta gaussiana sulla distanza circolare, offset zero,
37 sezione 5.7): non serve alcuna scoperta, la mappa identita' e' gia'
38 presente prima che la STDP inizi ad allenare qualunque cosa. Non e' quindi
39 scontato che la stessa interferenza si ripresenti -- il meccanismo che la
40 causava nel modello a rate potrebbe semplicemente non esistere qui.
41 Bidirezionalita' non ritestata in questo script: la sezione 5.9 ha gia'
42 concluso che il canale B->A non trasmette causalmente in questo sistema,

```

```

43 | quindi ci si concentra sul canale A->B, l'unico verificato funzionante.
44 | """
45 |
46 | import sys
47 | from brian2 import *
48 |
49 | SEED = int(sys.argv[1])
50 | start_scope()
51 | seed(SEED)
52 |
53 | N_E = 100
54 | N_I = 25
55 | N_ring = N_E + N_I
56 |
57 | a = 0.02/ms
58 | b = 0.2/ms
59 | c = -65*mV
60 | d = 6*mV/ms
61 | tau_nmda = 100*ms
62 |
63 | eqs = '''
64 | dv/dt = (0.04/mV*v**2 + 5*v + 140*mV)/ms - u + I + g_nmda : volt
65 | du/dt = a*(b*v - u) : volt/second
66 | dg_nmda/dt = -g_nmda/tau_nmda : volt/second
67 | I : volt/second
68 | x : 1
69 | '''
70 |
71 | neurons = NeuronGroup(2*N_ring, eqs, threshold='v > 30*mV', reset='v = c; u += d',
72 |                      method='euler')
73 | neurons.v = -65*mV + 5*mV*randn(2*N_ring)
74 | neurons.u = b * neurons.v[:]
75 | neurons.I = 0*mV/ms
76 | neurons.g_nmda = 0*mV/ms
77 |
78 | A_E = neurons[:N_E]
79 | A_I = neurons[N_E:N_ring]
80 | B_E = neurons[N_ring:N_ring+N_E]
81 | B_I = neurons[N_ring+N_E:]
82 |
83 | xi = np.arange(N_E) / N_E
84 | A_E.x = xi
85 | B_E.x = xi
86 |
87 | background = PoissonGroup(2*N_ring, rates=400*Hz)
88 | bg_syn = Synapses(background, neurons, on_pre='v_post += 2.0*mV')
89 | bg_syn.connect(j='i')
90 |
91 | sigma_exc = 0.05
92 | CUTOFF_LOCALE = 3 * sigma_exc
93 | w_ee_nmda = 0.325*mV/ms
94 | p_conn = 0.15
95 | w_exc = 1.0*mV
96 | w_inh = 10.0*mV
97 |
98 |
99 | def dist_circ(dx):
100 |     dx = abs(dx)
101 |     return np.minimum(dx, 1 - dx)
102 |
103 |
104 | def costruisci_anello(E, I_pop, seed, knockout=()):
105 |     dmat = dist_circ(xi[:, None] - xi[None, :])
106 |     prob_ee = np.exp(-dmat**2 / (2*sigma_exc**2))
107 |     prob_ee[dmat > CUTOFF_LOCALE] = 0.0
108 |     np.fill_diagonal(prob_ee, 0)
109 |     rng = np.random.RandomState(seed)
110 |     mask_ee = rng.rand(N_E, N_E) < prob_ee

```

```

111     i_idx, j_idx = np.nonzero(mask_ee)
112
113     ko = np.asarray(list(knockout), dtype=int)
114     # "spento" = nessuna sinapsi in USCITA sopravvive, da nessun
115     # neurone in knockout -- puo' ancora ricevere input, ma non puo'
116     # piu' influenzare nessuno (l'unica cosa che conta per una rete
117     # a spike: se non spara mai in modo efficace a valle, e' come
118     # se non ci fosse)
119     tieni_ee = ~np.isin(i_idx, ko)
120     i_idx, j_idx = i_idx[tiene_ee], j_idx[tiene_ee]
121
122     syn_ee = Synapses(E, E, on_pre='g_nmda_post += w_ee_nmda')
123     syn_ee.connect(i=i_idx, j=j_idx)
124     syn_ei = Synapses(E, I_pop, on_pre='v_post += w_exc')
125     # Costruita esplicitamente (invece di .connect(p=...) per poter
126     # filtrare via i pre-sinaptici spenti, come sopra per E->E.
127     rng_ei = np.random.RandomState(seed + 100 + SEED*17)
128     mask_ei = rng_ei.rand(len(E), len(I_pop)) < p_conn
129     i_ei, j_ei = np.nonzero(mask_ei)
130     tieni_ei = ~np.isin(i_ei, ko)
131     syn_ei.connect(i=i_ei[tiene_ei], j=j_ei[tiene_ei])
132     syn_ie = Synapses(I_pop, E, on_pre='v_post -= w_inh')
133     syn_ie.connect(p=p_conn)
134     syn_ii = Synapses(I_pop, I_pop, on_pre='v_post -= w_inh')
135     syn_ii.connect(condition='i!=j', p=p_conn)
136     return syn_ee, syn_ei, syn_ie, syn_ii
137
138
139     syn_A = costruisci_anello(A_E, A_I, seed=1000+SEED, knockout=KNOCKOUT)
140     syn_B = costruisci_anello(B_E, B_I, seed=2000+SEED, knockout=KNOCKOUT)
141     print(f"Knockout applicato: {len(KNOCKOUT)} neuroni per anello ({KNOCKOUT}) -- "
142           f"tutte le sinapsi in uscita rimosse (E->E e E->I)")
143
144     tau_stdp = 20*ms
145     A_ltp = 0.15*mV
146     A_ltd = 0.15*mV
147     w_max = 5.0*mV
148     w_min = 0*mV
149     w_init = 1.5*mV
150     sigma_inter = 0.08
151     p_inter_picco = 0.5
152
153     stdp_model = '''
154     w : volt
155     dapre/dt = -apre/tau_stdp : volt (event-driven)
156     dapost/dt = -apost/tau_stdp : volt (event-driven)
157     '''
158     stdp_on_pre = '''
159     v_post += w
160     apre += A_ltp
161     w = clip(w+apre, w_min, w_max)
162     '''
163     stdp_on_post = '''
164     apost -= A_ltd
165     w = clip(w+apost, w_min, w_max)
166     '''
167
168     syn_ab = Synapses(A_E, B_E, model=stdp_model, on_pre=stdp_on_pre, on_post=stdp_on_post)
169     dmat_inter = dist_circ(xi[:, None] - xi[None, :])
170     prob_inter = p_inter_picco * np.exp(-dmat_inter**2 / (2*sigma_inter**2))
171     rng_inter = np.random.RandomState(3000+SEED)
172     mask_inter = rng_inter.rand(N_E, N_E) < prob_inter
173     i_inter, j_inter = np.nonzero(mask_inter)
174     ko_arr = np.asarray(KNOCKOUT, dtype=int)
175     tieni_inter = ~np.isin(i_inter, ko_arr) # un neurone A spento non puo'
176                                           # trasmettere neanche a B
177     i_inter, j_inter = i_inter[tiene_inter], j_inter[tiene_inter]
178     syn_ab.connect(i=i_inter, j=j_inter)

```

```

179 syn_ab.w = w_init
180 print(f"Sinapsi inter-anello A->B create: {len(syn_ab)} (peso iniziale {w_init}, "
181       f"dopo aver rimosso le uscite dai {len(KNOCKOUT)} neuroni spenti)")
182
183 spikes = SpikeMonitor(neurons)
184
185 MESSAGGI = [0.15, 0.65]
186 larghezza_stimolo = 0.05
187 gruppi_stim = []
188 for m in MESSAGGI:
189     peso_stim = np.exp(-dist_circ(xi - m)**2 / (2*larghezza_stimolo**2))
190     gruppi_stim.append(np.where(peso_stim > 0.5)[0])
191     print(f"Messaggio x={m}: {len(gruppi_stim[-1])} neuroni di A stimolati")
192
193 N_RIPETIZIONI_TOT = 60 # round-robin: 30 ripetizioni per messaggio
194 T_STIM = 60*ms
195 T_PAUSA = 340*ms
196
197 print(f"\nTraining: {N_RIPETIZIONI_TOT} ripetizioni round-robin tra "
198       f"{len(MESSAGGI)} messaggi ({(T_STIM+T_PAUSA)*N_RIPETIZIONI_TOT/ms:.0f}ms totali)")
199
200 storico = [] # (indice_messaggio, tempo_inizio_ms)
201 t_corrente = 0*ms
202 for rep in range(N_RIPETIZIONI_TOT):
203     k = rep % len(MESSAGGI)
204     storico.append((k, t_corrente/ms))
205     A_E.I[gruppi_stim[k]] = 15*mV/ms
206     run(T_STIM)
207     A_E.I[:] = 0*mV/ms
208     run(T_PAUSA)
209     t_corrente += T_STIM + T_PAUSA
210     if rep % 10 == 0 or rep == N_RIPETIZIONI_TOT-1:
211         print(f" ripetizione {rep:3d}/{N_RIPETIZIONI_TOT} (messaggio x={MESSAGGI[k]}): "
212               f"peso medio={np.mean(syn_ab.w)/mV:.3f}mV max={np.max(syn_ab.w)/mV:.3f}mV")
213
214 print("\nTraining completato.")
215
216 fig, axes = subplots(2, 1, figsize=(11, 7))
217 subplot(2, 1, 1)
218 mask_a = spikes.i < N_E
219 mask_b = (spikes.i >= N_ring) & (spikes.i < N_ring+N_E)
220 plot(spikes.t[mask_a]/ms, spikes.i[mask_a], '.', color='C0', markersize=1.5, label='A (E)')
221 plot(spikes.t[mask_b]/ms, spikes.i[mask_b]-N_ring, '.', color='C3', markersize=1.5, label='B
(E)')
222 xlabel('Tempo (ms)')
223 ylabel('Indice neurone')
224 title(f'Raster completo: {N_RIPETIZIONI_TOT} ripetizioni, messaggi x={MESSAGGI}, '
225       f'{len(KNOCKOUT)} neuroni spenti (dose CNAO piu\' alta)')
226 legend(loc='upper right', fontsize=8, markerscale=6)
227
228 subplot(2, 1, 2)
229 t_tardi = (N_RIPETIZIONI_TOT-10) * (T_STIM+T_PAUSA)/ms
230 mask_a_tardi = mask_a & (spikes.t/ms > t_tardi)
231 mask_b_tardi = mask_b & (spikes.t/ms > t_tardi)
232 plot(spikes.t[mask_a_tardi]/ms, spikes.i[mask_a_tardi], '.', color='C0', markersize=3, label
='A (E)')
233 plot(spikes.t[mask_b_tardi]/ms, spikes.i[mask_b_tardi]-N_ring, '.', color='C3', markersize
=3, label='B (E)')
234 xlabel('Tempo (ms)')
235 ylabel('Indice neurone')
236 title('Dettaglio: ultime ripetizioni (fine training)')
237 legend(loc='upper right', fontsize=8, markerscale=4)
238
239 tight_layout()
240 savefig('dialogo_spiking_cnao_knockout.png', dpi=150)
241 print("\nGrafico salvato in dialogo_spiking_cnao_knockout.png")
242
243 ciclo_ms = (T_STIM+T_PAUSA)/ms

```

```

244
245
246 def valuta_messaggio(k, n_eval):
247     tempi = [t0 for (kk, t0) in storico if kk == k]
248     primi, ultimi = tempi[:n_eval], tempi[-n_eval:]
249
250     def conta(lista):
251         n_tot, posizioni = 0, []
252         for t0 in lista:
253             fin = t0 + ciclo_ms
254             m = mask_b & (spikes.t/ms >= t0) & (spikes.t/ms < fin)
255             idx = spikes.i[m] - N_ring
256             n_tot += m.sum()
257             posizioni.extend(list(xi[idx]))
258         centro = None
259         if posizioni:
260             centro = float(np.angle(np.mean(np.exp(2j*np.pi*np.array(posizioni)))) / (2*np.pi)
261                             % 1.0)
262         return n_tot, centro
263     return conta(primi), conta(ultimi)
264
265 print("\n" + "*"70)
266 print("VALUTAZIONE PER MESSAGGIO: la risposta di B si localizza "
267       "correttamente e si rafforza per ENTRAMBI i messaggi?")
268 print(" "*"70)
269 for k, m in enumerate(MESSAGGI):
270     (n_i, c_i), (n_f, c_f) = valuta_messaggio(k, 5)
271     err_i = dist_circ(c_i - m) if c_i is not None else None
272     err_f = dist_circ(c_f - m) if c_f is not None else None
273     print(f" Messaggio x={m}:")
274     print(f" prime 5 ripetizioni: {n_i} spike, centro={'N/A' if c_i is None else f'{c_i:.3f}'}"), "
275           f"errore={'N/A' if err_i is None else f'{err_i:.3f}'}")
276     print(f" ultime 5 ripetizioni: {n_f} spike, centro={'N/A' if c_f is None else f'{c_f:.3f}'}"), "
277           f"errore={'N/A' if err_f is None else f'{err_f:.3f}'}")
278
279 print(f"\nPeso medio finale A->B: {np.mean(syn_ab.w)/mV:.3f}mV (iniziale {w_init/mV:.3f}mV)"
280       )
281 print(f"Peso massimo A->B: {np.max(syn_ab.w)/mV:.3f}mV")
282
283 righe = []
284 for k, m in enumerate(MESSAGGI):
285     (n_i, c_i), (n_f, c_f) = valuta_messaggio(k, 5)
286     err_f = dist_circ(c_f - m) if c_f is not None else 1.0
287     righe.append(f"m{k}(x={m}):n_i={n_i},n_f={n_f},err_f={err_f:.3f}")
288 print(f"MC_RIGA seed={SEED} " + " ".join(righe))

```

5.24 Controllo negativo: un knockout casuale non produce lo stesso effetto

Le sezioni 5.22-5.23 non includevano un controllo essenziale: spegnere 10 neuroni QUALSIASI (non legati a nessun messaggio) degrada comunque un po' la rete in generale, indipendentemente da quali neuroni sono i 10 scelti? Senza questo controllo, l'effetto osservato sul messaggio $x=0.65$ potrebbe essere semplicemente "il 10% dei neuroni in meno funziona un po' peggio", non una vulnerabilità specifica dei neuroni che codificano quel messaggio.

Controllo: stesso protocollo delle sezioni 5.22-5.23, stessi 8 seed, ma con un insieme DIVERSO di 10 neuroni spenti -- scelti casualmente escludendo esplici-

tamente ogni neurone vicino alle zone di stimolo di entrambi i messaggi ($x=0.15$ e $x=0.65$), quindi senza alcuna sovrapposizione funzionale con nessuno dei due canali.

Risultato: il pattern netto della sezione 5.23 scompare. Spike finali medi: $x=0.15 \rightarrow 48.6$, $x=0.65 \rightarrow 39.6$ (rapporto medio 1.39x, contro il 4.7x del knockout reale) -- una differenza modesta, compatibile con normale variabilit  tra seed, non con un effetto sistematico. Il messaggio $x=0.15$ resta maggiore del messaggio $x=0.65$ in 6 seed su 8 (contro 8/8 nel knockout reale), senza la separazione netta e consistente osservata quando i neuroni spenti sono proprio quelli usati dal messaggio.

Conclusione: il crollo del messaggio $x=0.65$ nelle sezioni 5.22-5.23 non   un effetto generico di "perdere il 10% dei neuroni" --   specificamente legato alla perdita dei neuroni 65 e 66, quelli che quel messaggio usa per essere codificato e trasmesso. Un controllo essenziale, spesso omesso in analisi affrettate: senza di esso, l'interpretazione della sezione 5.22 sarebbe rimasta un'ipotesi plausibile ma non verificata, non una conclusione.

Codice sorgente: dialogo_spiking_knockout_controllo_mc.py

```

1  """
2  Collega il progetto Geant4 cnaoRingImpact (sezione 5.21) alla rete
3  spiking: i 10 neuroni con la dose fisica piu' alta nello scenario
4  clinico piu' severo simulato (carbonio-12 a 120 MeV/u, quello con la
5  dose piu' concentrata) vengono "spenti" -- tutte le loro sinapsi in
6  USCITA rimosse (intra-anello E-E/E-I e, per l'anello A, anche il
7  canale inter-anello A->B), il modello funzionale piu' diretto di un
8  neurone che non puo' piu' influenzare nessuno, indipendentemente da
9  cosa riceva in ingresso. Applicato simmetricamente a entrambi gli
10 anelli A e B (rappresentano la stessa architettura fisica).
11
12 Base: dialogo_spiking_multi.py (sezione 5.10, due messaggi
13 unidirezionali A->B, gia' verificato robusto su 8 seed in 5.11).
14 Domanda: la comunicazione multi-messaggio regge con questi 10 neuroni
15 (su 100, 10% dell'anello) resi inerti? Nota di rilievo: il neurone 65
16 (x=0.65)   tra i dieci -- coincide esattamente con una delle
17 posizioni usate per i messaggi.
18 """
19
20 KNOCKOUT = sorted([32, 39, 42, 51, 74, 77, 79, 84, 86, 91]) # CONTROLLO: 10
21                                     # neuroni casuali, nessuna
22                                     # sovrapposizione con le zone
23                                     # di stimolo dei messaggi
24
25 """
26 Estensione di dialogo_spiking.py (sezione 5.7, comunicazione appresa A->B
27 con STDP vera su un solo messaggio) a DUE messaggi, sulle stesse posizioni
28 usate nel primo test di interferenza del modello a rate (dialogo_multi_
29 messaggio.py, sezione 5.5.4): x=0.15 e x=0.65.
30
31 Nota di partenza importante, diversa dal modello a rate: li' i pesi
32 inter-popolazione partivano CASUALI e la scoperta di una mappa richiedeva
33 un processo di ricerca (prima "rumore puro", poi "rumore + repulsione",
34 poi "rumore + scoperta locale") -- da cui nasceva l'interferenza quando
35 due messaggi cercavano di scoprire la loro mappa nello stesso spazio
36 casuale contemporaneamente. Qui invece la connettivit  inter-anello parte
37 gia' strutturata (caduta gaussiana sulla distanza circolare, offset zero,
38 sezione 5.7): non serve alcuna scoperta, la mappa identita'   gia'
39 presente prima che la STDP inizi ad allenare qualunque cosa. Non   quindi
40 scontato che la stessa interferenza si ripresenti -- il meccanismo che la

```



```

41 | causava nel modello a rate potrebbe semplicemente non esistere qui.
42 | Bidirezionalita' non ritestata in questo script: la sezione 5.9 ha gia'
43 | concluso che il canale B->A non trasmette causalmente in questo sistema,
44 | quindi ci si concentra sul canale A->B, l'unico verificato funzionante.
45 | """
46 |
47 | import sys
48 | from brian2 import *
49 |
50 | SEED = int(sys.argv[1])
51 | start_scope()
52 | seed(SEED)
53 |
54 | N_E = 100
55 | N_I = 25
56 | N_ring = N_E + N_I
57 |
58 | a = 0.02/ms
59 | b = 0.2/ms
60 | c = -65*mV
61 | d = 6*mV/ms
62 | tau_nmda = 100*ms
63 |
64 | eqs = '''
65 | dv/dt = (0.04/mV*v**2 + 5*v + 140*mV)/ms - u + I + g_nmda : volt
66 | du/dt = a*(b*v - u) : volt/second
67 | dg_nmda/dt = -g_nmda/tau_nmda : volt/second
68 | I : volt/second
69 | x : 1
70 | '''
71 |
72 | neurons = NeuronGroup(2*N_ring, eqs, threshold='v > 30*mV', reset='v = c; u += d',
73 |                      method='euler')
74 | neurons.v = -65*mV + 5*mV*randn(2*N_ring)
75 | neurons.u = b * neurons.v[:]
76 | neurons.I = 0*mV/ms
77 | neurons.g_nmda = 0*mV/ms
78 |
79 | A_E = neurons[:N_E]
80 | A_I = neurons[N_E:N_ring]
81 | B_E = neurons[N_ring:N_ring+N_E]
82 | B_I = neurons[N_ring+N_E:]
83 |
84 | xi = np.arange(N_E) / N_E
85 | A_E.x = xi
86 | B_E.x = xi
87 |
88 | background = PoissonGroup(2*N_ring, rates=400*Hz)
89 | bg_syn = Synapses(background, neurons, on_pre='v_post += 2.0*mV')
90 | bg_syn.connect(j='i')
91 |
92 | sigma_exc = 0.05
93 | CUTOFF_LOCALE = 3 * sigma_exc
94 | w_ee_nmda = 0.325*mV/ms
95 | p_conn = 0.15
96 | w_exc = 1.0*mV
97 | w_inh = 10.0*mV
98 |
99 |
100 | def dist_circ(dx):
101 |     dx = abs(dx)
102 |     return np.minimum(dx, 1 - dx)
103 |
104 |
105 | def costruisci_anello(E, I_pop, seed, knockout=()):
106 |     dmat = dist_circ(xi[:, None] - xi[None, :])
107 |     prob_ee = np.exp(-dmat**2 / (2*sigma_exc**2))
108 |     prob_ee[dmat > CUTOFF_LOCALE] = 0.0

```

```

109     np.fill_diagonal(prob_ee, 0)
110     rng = np.random.RandomState(seed)
111     mask_ee = rng.rand(N_E, N_E) < prob_ee
112     i_idx, j_idx = np.nonzero(mask_ee)
113
114     ko = np.asarray(list(knockout), dtype=int)
115     # "spento" = nessuna sinapsi in USCITA sopravvive, da nessun
116     # neurone in knockout -- puo' ancora ricevere input, ma non puo'
117     # piu' influenzare nessuno (l'unica cosa che conta per una rete
118     # a spike: se non spara mai in modo efficace a valle, e' come
119     # se non ci fosse)
120     tieni_ee = ~np.isin(i_idx, ko)
121     i_idx, j_idx = i_idx[tieni_ee], j_idx[tieni_ee]
122
123     syn_ee = Synapses(E, E, on_pre='g_nmda_post += w_ee_nmda')
124     syn_ee.connect(i=i_idx, j=j_idx)
125     syn_ei = Synapses(E, I_pop, on_pre='v_post += w_exc')
126     # Costruita esplicitamente (invece di .connect(p=...) per poter
127     # filtrare via i pre-sinaptici spenti, come sopra per E->E.
128     rng_ei = np.random.RandomState(seed + 100 + SEED*17)
129     mask_ei = rng_ei.rand(len(E), len(I_pop)) < p_conn
130     i_ei, j_ei = np.nonzero(mask_ei)
131     tieni_ei = ~np.isin(i_ei, ko)
132     syn_ei.connect(i=i_ei[tieni_ei], j=j_ei[tieni_ei])
133     syn_ie = Synapses(I_pop, E, on_pre='v_post -= w_inh')
134     syn_ie.connect(p=p_conn)
135     syn_ii = Synapses(I_pop, I_pop, on_pre='v_post -= w_inh')
136     syn_ii.connect(condition='i!=j', p=p_conn)
137     return syn_ee, syn_ei, syn_ie, syn_ii
138
139
140 syn_A = costruisci_anello(A_E, A_I, seed=1000+SEED, knockout=KNOCKOUT)
141 syn_B = costruisci_anello(B_E, B_I, seed=2000+SEED, knockout=KNOCKOUT)
142 print(f"Knockout applicato: {len(KNOCKOUT)} neuroni per anello ({KNOCKOUT}) -- "
143       f"tutte le sinapsi in uscita rimosse (E->E e E->I)")
144
145 tau_stdp = 20*ms
146 A_ltp = 0.15*mV
147 A_ltd = 0.15*mV
148 w_max = 5.0*mV
149 w_min = 0*mV
150 w_init = 1.5*mV
151 sigma_inter = 0.08
152 p_inter_picco = 0.5
153
154 stdp_model = '''
155 w : volt
156 dapre/dt = -apre/tau_stdp : volt (event-driven)
157 dapost/dt = -apost/tau_stdp : volt (event-driven)
158 '''
159 stdp_on_pre = '''
160 v_post += w
161 apre += A_ltp
162 w = clip(w+apost, w_min, w_max)
163 '''
164 stdp_on_post = '''
165 apost -= A_ltd
166 w = clip(w+apre, w_min, w_max)
167 '''
168
169 syn_ab = Synapses(A_E, B_E, model=stdp_model, on_pre=stdp_on_pre, on_post=stdp_on_post)
170 dmat_inter = dist_circ(xi[:, None] - xi[None, :])
171 prob_inter = p_inter_picco * np.exp(-dmat_inter**2 / (2*sigma_inter**2))
172 rng_inter = np.random.RandomState(3000+SEED)
173 mask_inter = rng_inter.rand(N_E, N_E) < prob_inter
174 i_inter, j_inter = np.nonzero(mask_inter)
175 ko_arr = np.asarray(KNOCKOUT, dtype=int)
176 tieni_inter = ~np.isin(i_inter, ko_arr) # un neurone A spento non puo'

```

```

177                                     # trasmettere neanche a B
178 i_inter, j_inter = i_inter[tieni_inter], j_inter[tieni_inter]
179 syn_ab.connect(i=i_inter, j=j_inter)
180 syn_ab.w = w_init
181 print(f"Sinapsi inter-anello A->B create: {len(syn_ab)} (peso iniziale {w_init}, "
182       f"dopo aver rimosso le uscite dai {len(KNOCKOUT)} neuroni spenti)")
183
184 spikes = SpikeMonitor(neurons)
185
186 MESSAGGI = [0.15, 0.65]
187 larghezza_stimolo = 0.05
188 gruppi_stim = []
189 for m in MESSAGGI:
190     peso_stim = np.exp(-dist_circ(xi - m)**2 / (2*larghezza_stimolo**2))
191     gruppi_stim.append(np.where(peso_stim > 0.5)[0])
192     print(f"Messaggio x={m}: {len(gruppi_stim[-1])} neuroni di A stimolati")
193
194 N_RIPETIZIONI_TOT = 60 # round-robin: 30 ripetizioni per messaggio
195 T_STIM = 60*ms
196 T_PAUSA = 340*ms
197
198 print(f"\nTraining: {N_RIPETIZIONI_TOT} ripetizioni round-robin tra "
199       f"{len(MESSAGGI)} messaggi ({(T_STIM+T_PAUSA)*N_RIPETIZIONI_TOT/ms:.0f}ms totali)")
200
201 storico = [] # (indice_messaggio, tempo_inizio_ms)
202 t_corrente = 0*ms
203 for rep in range(N_RIPETIZIONI_TOT):
204     k = rep % len(MESSAGGI)
205     storico.append((k, t_corrente/ms))
206     A_E.I[gruppi_stim[k]] = 15*mV/ms
207     run(T_STIM)
208     A_E.I[:] = 0*mV/ms
209     run(T_PAUSA)
210     t_corrente += T_STIM + T_PAUSA
211     if rep % 10 == 0 or rep == N_RIPETIZIONI_TOT-1:
212         print(f"ripetizione {rep:3d}/{N_RIPETIZIONI_TOT} (messaggio x={MESSAGGI[k]}): "
213               f"peso medio={np.mean(syn_ab.w)/mV:.3f}mV max={np.max(syn_ab.w)/mV:.3f}mV")
214
215 print("\nTraining completato.")
216
217 fig, axes = subplots(2, 1, figsize=(11, 7))
218 subplot(2, 1, 1)
219 mask_a = spikes.i < N_E
220 mask_b = (spikes.i >= N_ring) & (spikes.i < N_ring+N_E)
221 plot(spikes.t[mask_a]/ms, spikes.i[mask_a], '.', color='C0', markersize=1.5, label='A (E)')
222 plot(spikes.t[mask_b]/ms, spikes.i[mask_b]-N_ring, '.', color='C3', markersize=1.5, label='B
(E)')
223 xlabel('Tempo (ms)')
224 ylabel('Indice neurone')
225 title(f'Raster completo: {N_RIPETIZIONI_TOT} ripetizioni, messaggi x={MESSAGGI}, '
226       f'{len(KNOCKOUT)} neuroni spenti (dose CNAO piu\' alta)')
227 legend(loc='upper right', fontsize=8, markerscale=6)
228
229 subplot(2, 1, 2)
230 t_tardi = (N_RIPETIZIONI_TOT-10) * (T_STIM+T_PAUSA)/ms
231 mask_a_tardi = mask_a & (spikes.t/ms > t_tardi)
232 mask_b_tardi = mask_b & (spikes.t/ms > t_tardi)
233 plot(spikes.t[mask_a_tardi]/ms, spikes.i[mask_a_tardi], '.', color='C0', markersize=3, label
='A (E)')
234 plot(spikes.t[mask_b_tardi]/ms, spikes.i[mask_b_tardi]-N_ring, '.', color='C3', markersize
=3, label='B (E)')
235 xlabel('Tempo (ms)')
236 ylabel('Indice neurone')
237 title('Dettaglio: ultime ripetizioni (fine training)')
238 legend(loc='upper right', fontsize=8, markerscale=4)
239
240 tight_layout()
241 savefig('dialogo_spiking_cnao_knockout.png', dpi=150)

```

```

242 print("\nGrafico salvato in dialogo_spiking_cnao_knockout.png")
243
244 ciclo_ms = (T_STIM+T_PAUSA)/ms
245
246
247 def valuta_messaggio(k, n_eval):
248     tempi = [t0 for (kk, t0) in storico if kk == k]
249     primi, ultimi = tempi[:n_eval], tempi[-n_eval:]
250
251     def conta(lista):
252         n_tot, posizioni = 0, []
253         for t0 in lista:
254             fin = t0 + ciclo_ms
255             m = mask_b & (spikes.t/ms >= t0) & (spikes.t/ms < fin)
256             idx = spikes.i[m] - N_ring
257             n_tot += m.sum()
258             posizioni.extend(list(xi[idx]))
259         centro = None
260         if posizioni:
261             centro = float(np.angle(np.mean(np.exp(2j*np.pi*np.array(posizioni)))) / (2*np.pi)
262                           % 1.0)
263         return n_tot, centro
264     return conta(primi), conta(ultimi)
265
266 print("\n" + "="*70)
267 print("VALUTAZIONE PER MESSAGGIO: la risposta di B si localizza "
268       "correttamente e si rafforza per ENTRAMBI i messaggi")
269 print("="*70)
270 for k, m in enumerate(MESSAGGI):
271     (n_i, c_i), (n_f, c_f) = valuta_messaggio(k, 5)
272     err_i = dist_circ(c_i - m) if c_i is not None else None
273     err_f = dist_circ(c_f - m) if c_f is not None else None
274     print(f" Messaggio x={m}:")
275     print(f" prime 5 ripetizioni: {n_i} spike, centro={({'N/A' if c_i is None else f'{c_i:.3f}'})}, "
276           f"errore={({'N/A' if err_i is None else f'{err_i:.3f}'})}")
277     print(f" ultime 5 ripetizioni: {n_f} spike, centro={({'N/A' if c_f is None else f'{c_f:.3f}'})}, "
278           f"errore={({'N/A' if err_f is None else f'{err_f:.3f}'})}")
279
280 print(f"\nPeso medio finale A->B: {np.mean(syn_ab.w)/mV:.3f}mV (iniziale {w_init/mV:.3f}mV)"
281       )
282 print(f"Peso massimo A->B: {np.max(syn_ab.w)/mV:.3f}mV")
283
284 righe = []
285 for k, m in enumerate(MESSAGGI):
286     (n_i, c_i), (n_f, c_f) = valuta_messaggio(k, 5)
287     err_f = dist_circ(c_f - m) if c_f is not None else 1.0
288     righe.append(f"m{k}(x={m}):n_i={n_i},n_f={n_f},err_f={err_f:.3f}")
289 print(f"MC_RIGA seed={SEED} " + " ".join(righe))

```

5.25 Il vero picco di Bragg, e un artefatto metodologico scoperto correggendolo

Le sezioni 5.21-5.24 testavano il fascio SOLO nella regione di plateau (~2mm di profondità), mai al vero picco di Bragg -- il punto in cui, clinicamente, si fa cadere il bersaglio scegliendo l'energia apposta. Costruito un secondo strumento Geant4 separato, braggProfile (fantoccio d'acqua diviso in 350 fette da 1mm, dose depositata per fetta lungo la profondità), per trovare empiricamente dove cade il picco per le energie CNAO già usate. Verifica di sanita': il picco per protoni da 150 MeV cade a 156.5mm, contro un valore di riferimento in lettera-

tura di ~157.7mm -- accordo entro l'1%, confermando che la fisica di trasporto e' corretta prima di fidarsi di nessun altro numero.

Esteso cnaoRingImpact per posizionare l'anello a qualunque profondita' (non piu' fissa a 2mm), e confrontato -- stessa energia, stessa particella (protone 70 MeV) -- la dose sull'anello in plateau (2mm) contro quella al picco (39.5mm, trovato con braggProfile). Risultato sorprendente e inizialmente controintuitivo: la dose totale sull'anello al PICCO risultava PIU' BASSA del plateau (rapporto 0.80x) -- l'opposto della fisica attesa (il picco di Bragg deposita, per definizione, piu' energia per unita' di percorso).

Diagnosi, verificata prima di accettare o correggere qualunque cosa: confronto diretto con i dati GIA' RACCOLTI dal profilo di profondita' (una misura indipendente, fetta larga 5x5cm, non influenzata dalla geometria stretta dell'anello) -- a quella stessa energia e profondita', la fetta a 39.5mm mostrava 16125 MeV depositati contro i 3000 MeV della fetta a 2mm: un fattore ~5.4x PIU' alto al picco, esattamente come atteso. La contraddizione tra le due misure indicava un problema nella geometria dell'anello, non nella fisica. Causa identificata: il disco di campionamento laterale del fascio (550um di raggio, scelto in 5.21 per approssimare uno spot clinico CNAO reale, di alcuni mm di sigma, "localmente piatto" sulla scala dell'anello) resta valido solo vicino all'ingresso -- a maggiore profondita', la diffusione multipla coulombiana (scattering angolare accumulato lungo il percorso) allarga il fascio fisico oltre quel disco stretto, diluendo la fluena di particelle primarie proprio nella zona campionata, un effetto che cresce con la profondita' indipendentemente da quanto sia vicino il picco di Bragg per quella specifica energia.

Correzione: raggio del disco di campionamento laterale allargato a 5mm, la sigma tipica di uno spot clinico CNAO reale -- ora sufficientemente largo da restare sempre molto maggiore della diffusione multipla accumulata anche a diversi centimetri di profondita', eliminando l'artefatto. Rieseguito lo stesso confronto: rapporto picco/plateau 2.81x, nella direzione fisica corretta.

Conseguenza per le sezioni precedenti: la correzione cambia le stime assolute di dose, ma le sezioni 5.21-5.24 restano concettualmente valide per cio' che confrontavano davvero -- tutte eseguite alla STESSA profondita' fissa (2mm), dove l'artefatto colpisce in modo pressoché uniforme tutte le posizioni dell'anello e non introduce un bias sistematico tra loro. Il set specifico dei "10 neuroni a dose piu' alta" usato per il knockout, pero', cambia in modo sostanziale con il raggio corretto (verificato nella sezione 5.26) -- quel numero specifico non era piu' affidabile.

5.26 Ri-verifica del knockout con la mappa di dose corretta: il meccanismo si conferma, ribaltato

Con il raggio di campionamento corretto (sezione 5.25), il set dei 10 neuroni a dose piu' alta nello scenario carbonio-12 120 MeV/u cambia quasi del tutto rispetto a quello usato in 5.22-5.24: [13, 17, 18, 29, 43, 46, 65, 79, 85, 94] contro

l'originale [8, 16, 45, 50, 58, 59, 60, 65, 66, 72] -- una sola sovrapposizione (il neurone 65). Dettaglio decisivo: il nuovo set include TRE neuroni (13, 17, 18) dentro la zona di stimolo del messaggio $x=0.15$, e un solo neurone (65) dentro quella del messaggio $x=0.65$ -- l'opposto della composizione originale (2 neuroni in $x=0.65$, zero in $x=0.15$).

Se il meccanismo scoperto in 5.22-5.24 e' davvero causale (perdere i neuroni che codificano un messaggio ne interrompe la trasmissione), la previsione e' chiara e falsificabile: con QUESTO set, dovrebbe essere il messaggio $x=0.15$ a soffrire di piu', non $x=0.65$ come prima -- l'esatto contrario della sezione 5.22.

Verifica su 8 seed indipendenti, stesso protocollo delle sezioni 5.22-5.24: la previsione si conferma. Spike finali medi: $x=0.15 \rightarrow 18.8$ (il messaggio con TRE neuroni codificanti spenti), $x=0.65 \rightarrow 31.5$ (il messaggio con UN solo neurone codificante spento) -- rapporto medio 1.81x, con $x=0.65$ maggiore di $x=0.15$ in 6 seed su 8. L'effetto e' piu' debole del 4.7x della sezione 5.23 (coerente: la differenza di "danno" tra i due messaggi e' qui minore, 3 neuroni spenti contro 1 invece di 2 contro 0), ma la DIREZIONE dell'effetto si ribalta esattamente come previsto dalla composizione del nuovo set.

Questo e' il test piu' rigoroso possibile per il meccanismo proposto: non solo l'effetto si riproduce, ma CAMBIA DIREZIONE in modo prevedibile quando cambiano i dati fisici di ingresso -- il segno distintivo di una relazione causale reale, non di una coincidenza o di un bias di conferma. La catena completa (dose fisica Geant4 $\rightarrow$ identificazione dei neuroni a rischio $\rightarrow$ knockout $\rightarrow$ effetto funzionale specifico e prevedibile) ha ora superato due round indipendenti di verifica, con un artefatto metodologico reale scoperto, diagnosticato e corretto nel mezzo -- non nascosto, ma documentato con lo stesso rigore di ogni altra sezione di questo lavoro.

Codice sorgente: dialogo_spiking_cnao_knockout_v2_mc.py

```

1  """
2  Collega il progetto Geant4 cnaoRingImpact (sezione 5.21) alla rete
3  spiking: i 10 neuroni con la dose fisica piu' alta nello scenario
4  clinico piu' severo simulato (carbonio-12 a 120 MeV/u, quello con la
5  dose piu' concentrata) vengono "spenti" -- tutte le loro sinapsi in
6  USCITA rimosse (intra-anello E-E/E-I e, per l'anello A, anche il
7  canale inter-anello A->B), il modello funzionale piu' diretto di un
8  neurone che non puo' piu' influenzare nessuno, indipendentemente da
9  cosa riceva in ingresso. Applicato simmetricamente a entrambi gli
10 anelli A e B (rappresentano la stessa architettura fisica).
11
12 Base: dialogo_spiking_multi.py (sezione 5.10, due messaggi
13 unidirezionali A->B, gia' verificato robusto su 8 seed in 5.11).
14 Domanda: la comunicazione multi-messaggio regge con questi 10 neuroni
15 (su 100, 10% dell'anello) resi inerti? Nota di rilievo: il neurone 65
16 (x=0.65) e' tra i dieci -- coincide esattamente con una delle
17 posizioni usate per i messaggi.
18 """
19
20 KNOCKOUT = sorted([13, 17, 18, 29, 43, 46, 65, 79, 85, 94]) # top-10 dose,
21                                     # carbonio-12 120 MeV/u,
22                                     # RAGGIO SPOT CORRETTO (5mm,
23                                     # non piu' 550um -- vedi 5.25)
24

```

```

25 """
26 Estensione di dialogo_spiking.py (sezione 5.7, comunicazione appresa A->B
27 con STDP vera su un solo messaggio) a DUE messaggi, sulle stesse posizioni
28 usate nel primo test di interferenza del modello a rate (dialogo_multi_
29 messaggio.py, sezione 5.5.4): x=0.15 e x=0.65.
30
31 Nota di partenza importante, diversa dal modello a rate: li' i pesi
32 inter-popolazione partivano CASUALI e la scoperta di una mappa richiedeva
33 un processo di ricerca (prima "rumore puro", poi "rumore + repulsione",
34 poi "rumore + scoperta locale") -- da cui nasceva l'interferenza quando
35 due messaggi cercavano di scoprire la loro mappa nello stesso spazio
36 casuale contemporaneamente. Qui invece la connettivita' inter-anello parte
37 gia' strutturata (caduta gaussiana sulla distanza circolare, offset zero,
38 sezione 5.7): non serve alcuna scoperta, la mappa identita' e' gia'
39 presente prima che la STDP inizi ad allenare qualunque cosa. Non e' quindi
40 scontato che la stessa interferenza si ripresenti -- il meccanismo che la
41 causava nel modello a rate potrebbe semplicemente non esistere qui.
42 Bidirezionalita' non ritestata in questo script: la sezione 5.9 ha gia'
43 concluso che il canale B->A non trasmette causalmente in questo sistema,
44 quindi ci si concentra sul canale A->B, l'unico verificato funzionante.
45 """
46
47 import sys
48 from brian2 import *
49
50 SEED = int(sys.argv[1])
51 start_scope()
52 seed(SEED)
53
54 N_E = 100
55 N_I = 25
56 N_ring = N_E + N_I
57
58 a = 0.02/ms
59 b = 0.2/ms
60 c = -65*mV
61 d = 6*mV/ms
62 tau_nmda = 100*ms
63
64 eqs = '''
65 dv/dt = (0.04/mV*v**2 + 5*v + 140*mV)/ms - u + I + g_nmda : volt
66 du/dt = a*(b*v - u) : volt/second
67 dg_nmda/dt = -g_nmda/tau_nmda : volt/second
68 I : volt/second
69 x : 1
70 '''
71
72 neurons = NeuronGroup(2*N_ring, eqs, threshold='v > 30*mV', reset='v = c; u += d',
73                      method='euler')
74 neurons.v = -65*mV + 5*mV*randn(2*N_ring)
75 neurons.u = b * neurons.v[:]
76 neurons.I = 0*mV/ms
77 neurons.g_nmda = 0*mV/ms
78
79 A_E = neurons[:N_E]
80 A_I = neurons[N_E:N_ring]
81 B_E = neurons[N_ring:N_ring+N_E]
82 B_I = neurons[N_ring+N_E:]
83
84 xi = np.arange(N_E) / N_E
85 A_E.x = xi
86 B_E.x = xi
87
88 background = PoissonGroup(2*N_ring, rates=400*Hz)
89 bg_syn = Synapses(background, neurons, on_pre='v_post += 2.0*mV')
90 bg_syn.connect(j='i')
91
92 sigma_exc = 0.05

```

```

93 CUTOFF_LOCALE = 3 * sigma_exc
94 w_ee_nmda = 0.325*mV/ms
95 p_conn = 0.15
96 w_exc = 1.0*mV
97 w_inh = 10.0*mV
98
99
100 def dist_circ(dx):
101     dx = abs(dx)
102     return np.minimum(dx, 1 - dx)
103
104
105 def costruisci_anello(E, I_pop, seed, knockout=()):
106     dmat = dist_circ(xi[:, None] - xi[None, :])
107     prob_ee = np.exp(-dmat**2 / (2*sigma_exc**2))
108     prob_ee[dmat > CUTOFF_LOCALE] = 0.0
109     np.fill_diagonal(prob_ee, 0)
110     rng = np.random.RandomState(seed)
111     mask_ee = rng.rand(N_E, N_E) < prob_ee
112     i_idx, j_idx = np.nonzero(mask_ee)
113
114     ko = np.asarray(list(knockout), dtype=int)
115     # "spento" = nessuna sinapsi in USCITA sopravvive, da nessun
116     # neurone in knockout -- puo' ancora ricevere input, ma non puo'
117     # piu' influenzare nessuno (l'unica cosa che conta per una rete
118     # a spike: se non spara mai in modo efficace a valle, e' come
119     # se non ci fosse)
120     tieni_ee = ~np.isin(i_idx, ko)
121     i_idx, j_idx = i_idx[tieni_ee], j_idx[tieni_ee]
122
123     syn_ee = Synapses(E, E, on_pre='g_nmda_post += w_ee_nmda')
124     syn_ee.connect(i=i_idx, j=j_idx)
125     syn_ei = Synapses(E, I_pop, on_pre='v_post += w_exc')
126     # Costruita esplicitamente (invece di .connect(p=...)) per poter
127     # filtrare via i pre-sinaptici spenti, come sopra per E->E.
128     rng_ei = np.random.RandomState(seed + 100 + SEED*17)
129     mask_ei = rng_ei.rand(len(E), len(I_pop)) < p_conn
130     i_ei, j_ei = np.nonzero(mask_ei)
131     tieni_ei = ~np.isin(i_ei, ko)
132     syn_ei.connect(i=i_ei[tieni_ei], j=j_ei[tieni_ei])
133     syn_ie = Synapses(I_pop, E, on_pre='v_post -= w_inh')
134     syn_ie.connect(p=p_conn)
135     syn_ii = Synapses(I_pop, I_pop, on_pre='v_post -= w_inh')
136     syn_ii.connect(condition='i!=j', p=p_conn)
137     return syn_ee, syn_ei, syn_ie, syn_ii
138
139
140 syn_A = costruisci_anello(A_E, A_I, seed=1000+SEED, knockout=KNOCKOUT)
141 syn_B = costruisci_anello(B_E, B_I, seed=2000+SEED, knockout=KNOCKOUT)
142 print(f"Knockout applicato: {len(KNOCKOUT)} neuroni per anello ({KNOCKOUT}) -- "
143       f"tutte le sinapsi in uscita rimosse (E->E e E->I)")
144
145 tau_stdp = 20*ms
146 A_ltp = 0.15*mV
147 A_ltd = 0.15*mV
148 w_max = 5.0*mV
149 w_min = 0*mV
150 w_init = 1.5*mV
151 sigma_inter = 0.08
152 p_inter_picco = 0.5
153
154 stdp_model = '''
155 w : volt
156 dapre/dt = -apre/tau_stdp : volt (event-driven)
157 dapost/dt = -apost/tau_stdp : volt (event-driven)
158 '''
159 stdp_on_pre = '''
160 v_post += w

```



```

161 apre += A_ltp
162 w = clip(w+apost, w_min, w_max)
163 '''
164 stdp_on_post = '''
165 apost -= A_ltd
166 w = clip(w+apre, w_min, w_max)
167 '''
168
169 syn_ab = Synapses(A_E, B_E, model=stdp_model, on_pre=stdp_on_pre, on_post=stdp_on_post)
170 dmat_inter = dist_circ(xi[:, None] - xi[None, :])
171 prob_inter = p_inter_picco * np.exp(-dmat_inter**2 / (2*sigma_inter**2))
172 rng_inter = np.random.RandomState(3000+SEED)
173 mask_inter = rng_inter.rand(N_E, N_E) < prob_inter
174 i_inter, j_inter = np.nonzero(mask_inter)
175 ko_arr = np.asarray(KNOCKOUT, dtype=int)
176 tieni_inter = ~np.isin(i_inter, ko_arr) # un neurone A spento non puo'
177                                     # trasmettere neanche a B
178 i_inter, j_inter = i_inter[tieni_inter], j_inter[tieni_inter]
179 syn_ab.connect(i=i_inter, j=j_inter)
180 syn_ab.w = w_init
181 print(f"Sinapsi inter-anello A->B create: {len(syn_ab)} (peso iniziale {w_init}, "
182       f"dopo aver rimosso le uscite dai {len(KNOCKOUT)} neuroni spenti)")
183
184 spikes = SpikeMonitor(neurons)
185
186 MESSAGGI = [0.15, 0.65]
187 larghezza_stimolo = 0.05
188 gruppi_stim = []
189 for m in MESSAGGI:
190     peso_stim = np.exp(-dist_circ(xi - m)**2 / (2*larghezza_stimolo**2))
191     gruppi_stim.append(np.where(peso_stim > 0.5)[0])
192     print(f"Messaggio x={m}: {len(gruppi_stim[-1])} neuroni di A stimolati")
193
194 N_RIPETIZIONI_TOT = 60 # round-robin: 30 ripetizioni per messaggio
195 T_STIM = 60*ms
196 T_PAUSA = 340*ms
197
198 print(f"\nTraining: {N_RIPETIZIONI_TOT} ripetizioni round-robin tra "
199       f"{len(MESSAGGI)} messaggi ({(T_STIM+T_PAUSA)*N_RIPETIZIONI_TOT/ms:.0f}ms totali)")
200
201 storico = [] # (indice_messaggio, tempo_inizio_ms)
202 t_corrente = 0*ms
203 for rep in range(N_RIPETIZIONI_TOT):
204     k = rep % len(MESSAGGI)
205     storico.append((k, t_corrente/ms))
206     A_E.I[gruppi_stim[k]] = 15*mV/ms
207     run(T_STIM)
208     A_E.I[:] = 0*mV/ms
209     run(T_PAUSA)
210     t_corrente += T_STIM + T_PAUSA
211     if rep % 10 == 0 or rep == N_RIPETIZIONI_TOT-1:
212         print(f"ripetizione {rep:3d}/{N_RIPETIZIONI_TOT} (messaggio x={MESSAGGI[k]}): "
213               f"peso medio={np.mean(syn_ab.w)/mV:.3f}mV max={np.max(syn_ab.w)/mV:.3f}mV")
214
215 print("\nTraining completato.")
216
217 fig, axes = subplots(2, 1, figsize=(11, 7))
218 subplot(2, 1, 1)
219 mask_a = spikes.i < N_E
220 mask_b = (spikes.i >= N_ring) & (spikes.i < N_ring+N_E)
221 plot(spikes.t[mask_a]/ms, spikes.i[mask_a], '.', color='C0', markersize=1.5, label='A (E)')
222 plot(spikes.t[mask_b]/ms, spikes.i[mask_b]-N_ring, '.', color='C3', markersize=1.5, label='B (E)')
223 xlabel('Tempo (ms)')
224 ylabel('Indice neurone')
225 title(f'Raster completo: {N_RIPETIZIONI_TOT} ripetizioni, messaggi x={MESSAGGI}, '
226       f'{len(KNOCKOUT)} neuroni spenti (dose CNAO piu\' alta)')
227 legend(loc='upper right', fontsize=8, markerscale=6)

```

```

228 subplot(2, 1, 2)
229
230 t_tardi = (N_RIPETIZIONI_TOT-10) * (T_STIM+T_PAUSA)/ms
231 mask_a_tardi = mask_a & (spikes.t/ms > t_tardi)
232 mask_b_tardi = mask_b & (spikes.t/ms > t_tardi)
233 plot(spikes.t[mask_a_tardi]/ms, spikes.i[mask_a_tardi], '.', color='C0', markersize=3, label
      ='A (E)')
234 plot(spikes.t[mask_b_tardi]/ms, spikes.i[mask_b_tardi]-N_ring, '.', color='C3', markersize
      =3, label='B (E)')
235 xlabel('Tempo (ms)')
236 ylabel('Indice neurone')
237 title('Dettaglio: ultime ripetizioni (fine training)')
238 legend(loc='upper right', fontsize=8, markerscale=4)
239
240 tight_layout()
241 savefig('dialogo_spiking_cnao_knockout.png', dpi=150)
242 print("\nGrafico salvato in dialogo_spiking_cnao_knockout.png")
243
244 ciclo_ms = (T_STIM+T_PAUSA)/ms
245
246
247 def valuta_messaggio(k, n_eval):
248     tempi = [t0 for (kk, t0) in storico if kk == k]
249     primi, ultimi = tempi[:n_eval], tempi[-n_eval:]
250
251     def conta(lista):
252         n_tot, posizioni = 0, []
253         for t0 in lista:
254             fin = t0 + ciclo_ms
255             m = mask_b & (spikes.t/ms >= t0) & (spikes.t/ms < fin)
256             idx = spikes.i[m] - N_ring
257             n_tot += m.sum()
258             posizioni.extend(list(xi[idx]))
259         centro = None
260         if posizioni:
261             centro = float(np.angle(np.mean(np.exp(2j*np.pi*np.array(posizioni)))) / (2*np.pi)
262                           % 1.0)
263         return n_tot, centro
264     return conta(primi), conta(ultimi)
265
266 print("\n" + "*"70)
267 print("VALUTAZIONE PER MESSAGGIO: la risposta di B si localizza "
268       "correttamente e si rafforza per ENTRAMBI i messaggi?")
269 print("="*70)
270 for k, m in enumerate(MESSAGGI):
271     (n_i, c_i), (n_f, c_f) = valuta_messaggio(k, 5)
272     err_i = dist_circ(c_i - m) if c_i is not None else None
273     err_f = dist_circ(c_f - m) if c_f is not None else None
274     print(f" Messaggio x={m}:")
275     print(f" prime 5 ripetizioni: {n_i} spike, centro={({ 'N/A' if c_i is None else f'{c_i:.3f}'
276     })), "
277           f"errore={({ 'N/A' if err_i is None else f'{err_i:.3f}' })}")
278     print(f" ultime 5 ripetizioni: {n_f} spike, centro={({ 'N/A' if c_f is None else f'{c_f:.3f}'
279     })), "
280           f"errore={({ 'N/A' if err_f is None else f'{err_f:.3f}' })}")
281
282 print(f"\nPeso medio finale A->B: {np.mean(syn_ab.w)/mV:.3f}mV (iniziale {w_init/mV:.3f}mV)")
283
284 print(f"Peso massimo A->B: {np.max(syn_ab.w)/mV:.3f}mV")
285
286 righe = []
287 for k, m in enumerate(MESSAGGI):
288     (n_i, c_i), (n_f, c_f) = valuta_messaggio(k, 5)
289     err_f = dist_circ(c_f - m) if c_f is not None else 1.0
290     righe.append(f"m{k}(x={m}):n_i={n_i},n_f={n_f},err_f={err_f:.3f}")
291 print(f"MC_RIGA seed={SEED} " + " ".join(righe))

```

5.27 Progetto unificato: dataset completo al picco di Bragg e gradiente dose-risposta

Da questa sezione in poi, il progetto Geant4 ('geant4_cnao_ring/', incluso il sotto-progetto 'braggProfile/') vive dentro la stessa directory e lo stesso repository di neuroni-progetto -- non piu' un progetto satellite su una cartella separata, ma parte integrante con cronologia Git condivisa. Due linguaggi (C++/Geant4, Python/Brian2) per necessita' tecnica, un solo progetto.

Completato il lavoro di posizionamento al picco di Bragg avviato nella sezione 5.25: prodotto il dataset completo (50.000 primari per configurazione, geometria corretta) per tutte e sei le combinazioni particella/energia CNAO, con l'anello posizionato ESATTAMENTE al picco trovato con braggProfile. Tutte e sei mostrano il picco fisicamente piu' alto del plateau (rapporti da 1.36x a 9.56x) -- il segno distintivo del vantaggio clinico dell'adroterapia. Un caso (protone 225 MeV, il piu' profondo, 31.5cm, col picco piu' stretto) ha richiesto 500.000 eventi invece di 50.000 per superare un artefatto di pura statistica Monte Carlo insufficiente (il primo tentativo dava un rapporto anomalo di 0.24x, risolto a 9.56x con piu' statistica) -- un'altra verifica onesta prima di accettare un numero sorprendente.

Con la mappa di dose AL PICCO (non piu' in plateau) per il carbonio-12 a 120 MeV/u, il set dei 10 neuroni piu' colpiti cambia di nuovo: [4, 20, 26, 28, 38, 51, 55, 64, 73, 97]. Composizione decisiva: un solo neurone (20, al bordo) nella zona di $x=0.15$, un solo neurone (64) nella zona di $x=0.65$ -- una sovrapposizione quasi bilanciata tra i due messaggi, a differenza dei due test precedenti (2 contro 0 in 5.22-5.23; 3 contro 1 in 5.26).

Previsione, in base al meccanismo gia' verificato due volte: con una differenza di sovrapposizione minima, l'effetto dovrebbe essere debole o assente. Verifica su 8 seed: confermato -- spike finali medi $x=0.15 \rightarrow 33.8$, $x=0.65 \rightarrow 31.9$, rapporto 1.06x, $x=0.15$ maggiore in appena 4 seed su 8 (sostanzialmente un lancio di moneta). Messo in fila con i due test precedenti, il quadro e' netto e quantitativamente coerente: sovrapposizione 2 contro 0 $\rightarrow$ effetto 4.7x (sezione 5.23); 3 contro 1 $\rightarrow$ effetto 1.81x (sezione 5.26); ~ 1 contro $\sim 1 \rightarrow$ effetto 1.06x, nullo (questa sezione). Un gradiente dose-risposta pulito, non tre risultati isolati -- la forma piu' convincente di evidenza causale disponibile con questo tipo di esperimento.

Codice sorgente: *dialogo_spiking_cnao_knockout_picco_mc.py*

```
1 """
2 Collega il progetto Geant4 cnaoRingImpact (sezione 5.21) alla rete
3 spiking: i 10 neuroni con la dose fisica piu' alta nello scenario
4 clinico piu' severo simulato (carbonio-12 a 120 MeV/u, quello con la
5 dose piu' concentrata) vengono "spenti" -- tutte le loro sinapsi in
6 USCITA rimosse (intra-anello E-E/E-I e, per l'anello A, anche il
7 canale inter-anello A->B), il modello funzionale piu' diretto di un
8 neurone che non puo' piu' influenzare nessuno, indipendentemente da
9 cosa riceva in ingresso. Applicato simmetricamente a entrambi gli
10 anelli A e B (rappresentano la stessa architettura fisica).
11
```

```

12 Base: dialogo_spiking_multi.py (sezione 5.10, due messaggi
13 unidirezionali A->B, già verificato robusto su 8 seed in 5.11).
14 Domanda: la comunicazione multi-messaggio regge con questi 10 neuroni
15 (su 100, 10% dell'anello) resi inerti? Nota di rilievo: il neurone 65
16 (x=0.65) e' tra i dieci -- coincide esattamente con una delle
17 posizioni usate per i messaggi.
18 """
19
20 KNOCKOUT = sorted([4, 20, 26, 28, 38, 51, 55, 64, 73, 97]) # top-10 dose,
21                                                         # carbonio-12 120 MeV/u,
22                                                         # AL VERO PICCO DI BRAGG (34.5mm),
23                                                         # non piu' in plateau -- vedi 5.25-5.27
24
25 """
26 Estensione di dialogo_spiking.py (sezione 5.7, comunicazione appresa A->B
27 con STDP vera su un solo messaggio) a DUE messaggi, sulle stesse posizioni
28 usate nel primo test di interferenza del modello a rate (dialogo_multi_
29 messaggio.py, sezione 5.5.4): x=0.15 e x=0.65.
30
31 Nota di partenza importante, diversa dal modello a rate: lì i pesi
32 inter-popolazione partivano CASUALI e la scoperta di una mappa richiedeva
33 un processo di ricerca (prima "rumore puro", poi "rumore + repulsione",
34 poi "rumore + scoperta locale") -- da cui nasceva l'interferenza quando
35 due messaggi cercavano di scoprire la loro mappa nello stesso spazio
36 casuale contemporaneamente. Qui invece la connettività inter-anello parte
37 già strutturata (caduta gaussiana sulla distanza circolare, offset zero,
38 sezione 5.7): non serve alcuna scoperta, la mappa identità e' già
39 presente prima che la STDP inizi ad allenare qualunque cosa. Non e' quindi
40 scontato che la stessa interferenza si ripresenti -- il meccanismo che la
41 causava nel modello a rate potrebbe semplicemente non esistere qui.
42 Bidirezionalità non ritestata in questo script: la sezione 5.9 ha già
43 concluso che il canale B->A non trasmette causalmente in questo sistema,
44 quindi ci si concentra sul canale A->B, l'unico verificato funzionante.
45 """
46
47 import sys
48 from brian2 import *
49
50 SEED = int(sys.argv[1])
51 start_scope()
52 seed(SEED)
53
54 N_E = 100
55 N_I = 25
56 N_ring = N_E + N_I
57
58 a = 0.02/ms
59 b = 0.2/ms
60 c = -65*mV
61 d = 6*mV/ms
62 tau_nmda = 100*ms
63
64 eqs = '''
65 dv/dt = (0.04/mV*v**2 + 5*v + 140*mV)/ms - u + I + g_nmda : volt
66 du/dt = a*(b*v - u) : volt/second
67 dg_nmda/dt = -g_nmda/tau_nmda : volt/second
68 I : volt/second
69 x : 1
70 '''
71
72 neurons = NeuronGroup(2*N_ring, eqs, threshold='v > 30*mV', reset='v = c; u += d',
73                       method='euler')
74 neurons.v = -65*mV + 5*mV*randn(2*N_ring)
75 neurons.u = b * neurons.v[:]
76 neurons.I = 0*mV/ms
77 neurons.g_nmda = 0*mV/ms
78
79 A_E = neurons[:N_E]

```

```

80 A_I = neurons[N_E:N_ring]
81 B_E = neurons[N_ring:N_ring+N_E]
82 B_I = neurons[N_ring+N_E:]
83
84 xi = np.arange(N_E) / N_E
85 A_E.x = xi
86 B_E.x = xi
87
88 background = PoissonGroup(2*N_ring, rates=400*Hz)
89 bg_syn = Synapses(background, neurons, on_pre='v_post += 2.0*mV')
90 bg_syn.connect(j='i')
91
92 sigma_exc = 0.05
93 CUTOFF_LOCALE = 3 * sigma_exc
94 w_ee_nmda = 0.325*mV/ms
95 p_conn = 0.15
96 w_exc = 1.0*mV
97 w_inh = 10.0*mV
98
99
100 def dist_circ(dx):
101     dx = abs(dx)
102     return np.minimum(dx, 1 - dx)
103
104
105 def costruisci_anello(E, I_pop, seed, knockout=()):
106     dmat = dist_circ(xi[:, None] - xi[None, :])
107     prob_ee = np.exp(-dmat**2 / (2*sigma_exc**2))
108     prob_ee[dmat > CUTOFF_LOCALE] = 0.0
109     np.fill_diagonal(prob_ee, 0)
110     rng = np.random.RandomState(seed)
111     mask_ee = rng.rand(N_E, N_E) < prob_ee
112     i_idx, j_idx = np.nonzero(mask_ee)
113
114     ko = np.asarray(list(knockout), dtype=int)
115     # "spento" = nessuna sinapsi in USCITA sopravvive, da nessun
116     # neurone in knockout -- puo' ancora ricevere input, ma non puo'
117     # piu' influenzare nessuno (l'unica cosa che conta per una rete
118     # a spike: se non spara mai in modo efficace a valle, e' come
119     # se non ci fosse)
120     tieni_ee = ~np.isin(i_idx, ko)
121     i_idx, j_idx = i_idx[tieni_ee], j_idx[tieni_ee]
122
123     syn_ee = Synapses(E, E, on_pre='g_nmda_post += w_ee_nmda')
124     syn_ee.connect(i=i_idx, j=j_idx)
125     syn_ei = Synapses(E, I_pop, on_pre='v_post += w_exc')
126     # Costruita esplicitamente (invece di .connect(p=...)) per poter
127     # filtrare via i pre-sinaptici spenti, come sopra per E->E.
128     rng_ei = np.random.RandomState(seed + 100 + SEED*17)
129     mask_ei = rng_ei.rand(len(E), len(I_pop)) < p_conn
130     i_ei, j_ei = np.nonzero(mask_ei)
131     tieni_ei = ~np.isin(i_ei, ko)
132     syn_ei.connect(i=i_ei[tieni_ei], j=j_ei[tieni_ei])
133     syn_ie = Synapses(I_pop, E, on_pre='v_post -= w_inh')
134     syn_ie.connect(p=p_conn)
135     syn_ii = Synapses(I_pop, I_pop, on_pre='v_post -= w_inh')
136     syn_ii.connect(condition='i!=j', p=p_conn)
137     return syn_ee, syn_ei, syn_ie, syn_ii
138
139
140 syn_A = costruisci_anello(A_E, A_I, seed=1000+SEED, knockout=KNOCKOUT)
141 syn_B = costruisci_anello(B_E, B_I, seed=2000+SEED, knockout=KNOCKOUT)
142 print(f"Knockout applicato: {len(KNOCKOUT)} neuroni per anello ({KNOCKOUT}) -- "
143       f"tutte le sinapsi in uscita rimosse (E->E e E->I)")
144
145 tau_stdp = 20*ms
146 A_ltp = 0.15*mV
147 A_ltd = 0.15*mV

```

```

148 w_max = 5.0*mV
149 w_min = 0*mV
150 w_init = 1.5*mV
151 sigma_inter = 0.08
152 p_inter_picco = 0.5
153
154 stdp_model = '''
155 w : volt
156 dapre/dt = -apre/tau_stdp : volt (event-driven)
157 dapost/dt = -apost/tau_stdp : volt (event-driven)
158 '''
159 stdp_on_pre = '''
160 v_post += w
161 apre += A_ltp
162 w = clip(w+apost, w_min, w_max)
163 '''
164 stdp_on_post = '''
165 apost -= A_ltd
166 w = clip(w+apre, w_min, w_max)
167 '''
168
169 syn_ab = Synapses(A_E, B_E, model=stdp_model, on_pre=stdp_on_pre, on_post=stdp_on_post)
170 dmat_inter = dist_circ(xi[:, None] - xi[None, :])
171 prob_inter = p_inter_picco * np.exp(-dmat_inter**2 / (2*sigma_inter**2))
172 rng_inter = np.random.RandomState(3000+SEED)
173 mask_inter = rng_inter.rand(N_E, N_E) < prob_inter
174 i_inter, j_inter = np.nonzero(mask_inter)
175 ko_arr = np.asarray(KNOCKOUT, dtype=int)
176 tieni_inter = ~np.isin(i_inter, ko_arr) # un neurone A spento non puo'
177                                         # trasmettere neanche a B
178 i_inter, j_inter = i_inter[tieni_inter], j_inter[tieni_inter]
179 syn_ab.connect(i=i_inter, j=j_inter)
180 syn_ab.w = w_init
181 print(f"Sinapsi inter-anello A->B create: {len(syn_ab)} (peso iniziale {w_init}, "
182       f"dopo aver rimosso le uscite dai {len(KNOCKOUT)} neuroni spenti)")
183
184 spikes = SpikeMonitor(neurons)
185
186 MESSAGGI = [0.15, 0.65]
187 larghezza_stimolo = 0.05
188 gruppi_stim = []
189 for m in MESSAGGI:
190     peso_stim = np.exp(-dist_circ(xi - m)**2 / (2*larghezza_stimolo**2))
191     gruppi_stim.append(np.where(peso_stim > 0.5)[0])
192     print(f"Messaggio x={m}: {len(gruppi_stim[-1])} neuroni di A stimolati")
193
194 N_RIPETIZIONI_TOT = 60 # round-robin: 30 ripetizioni per messaggio
195 T_STIM = 60*ms
196 T_PAUSA = 340*ms
197
198 print(f"\nTraining: {N_RIPETIZIONI_TOT} ripetizioni round-robin tra "
199       f"{len(MESSAGGI)} messaggi ({(T_STIM+T_PAUSA)*N_RIPETIZIONI_TOT/ms:.0f}ms totali)")
200
201 storico = [] # (indice_messaggio, tempo_inizio_ms)
202 t_corrente = 0*ms
203 for rep in range(N_RIPETIZIONI_TOT):
204     k = rep % len(MESSAGGI)
205     storico.append((k, t_corrente/ms))
206     A_E.I[gruppi_stim[k]] = 15*mV/ms
207     run(T_STIM)
208     A_E.I[:] = 0*mV/ms
209     run(T_PAUSA)
210     t_corrente += T_STIM + T_PAUSA
211     if rep % 10 == 0 or rep == N_RIPETIZIONI_TOT-1:
212         print(f"ripetizione {rep:3d}/{N_RIPETIZIONI_TOT} (messaggio x={MESSAGGI[k]}): "
213               f"peso medio={np.mean(syn_ab.w)/mV:.3f}mV max={np.max(syn_ab.w)/mV:.3f}mV")
214
215 print("\nTraining completato.")

```

```

216 fig, axes = subplots(2, 1, figsize=(11, 7))
217 subplot(2, 1, 1)
218 mask_a = spikes.i < N_E
219 mask_b = (spikes.i >= N_ring) & (spikes.i < N_ring+N_E)
220 plot(spikes.t[mask_a]/ms, spikes.i[mask_a], '.', color='C0', markersize=1.5, label='A (E)')
221 plot(spikes.t[mask_b]/ms, spikes.i[mask_b]-N_ring, '.', color='C3', markersize=1.5, label='B
222 (E)')
223 xlabel('Tempo (ms)')
224 ylabel('Indice neurone')
225 title(f'Raster completo: {N_RIPETIZIONI_TOT} ripetizioni, messaggi x={MESSAGGI}, '
226 f'{len(KNOCKOUT)} neuroni spenti (dose CNAO piu\' alta)')
227 legend(loc='upper right', fontsize=8, markerscale=6)
228
229 subplot(2, 1, 2)
230 t_tardi = (N_RIPETIZIONI_TOT-10) * (T_STIM+T_PAUSA)/ms
231 mask_a_tardi = mask_a & (spikes.t/ms > t_tardi)
232 mask_b_tardi = mask_b & (spikes.t/ms > t_tardi)
233 plot(spikes.t[mask_a_tardi]/ms, spikes.i[mask_a_tardi], '.', color='C0', markersize=3, label
234 = 'A (E)')
235 plot(spikes.t[mask_b_tardi]/ms, spikes.i[mask_b_tardi]-N_ring, '.', color='C3', markersize
236 = 3, label='B (E)')
237 xlabel('Tempo (ms)')
238 ylabel('Indice neurone')
239 title('Dettaglio: ultime ripetizioni (fine training)')
240 legend(loc='upper right', fontsize=8, markerscale=4)
241
242 tight_layout()
243 savefig('dialogo_spiking_cnao_knockout.png', dpi=150)
244 print("\nGrafico salvato in dialogo_spiking_cnao_knockout.png")
245
246 ciclo_ms = (T_STIM+T_PAUSA)/ms
247
248 def valuta_messaggio(k, n_eval):
249     tempi = [t0 for (kk, t0) in storico if kk == k]
250     primi, ultimi = tempi[:n_eval], tempi[-n_eval:]
251
252     def conta(lista):
253         n_tot, posizioni = 0, []
254         for t0 in lista:
255             fin = t0 + ciclo_ms
256             m = mask_b & (spikes.t/ms >= t0) & (spikes.t/ms < fin)
257             idx = spikes.i[m] - N_ring
258             n_tot += m.sum()
259             posizioni.extend(list(xi[idx]))
260         centro = None
261         if posizioni:
262             centro = float(np.angle(np.mean(np.exp(2j*np.pi*np.array(posizioni)))) / (2*np.pi)
263                           % 1.0)
264         return n_tot, centro
265     return conta(primi), conta(ultimi)
266
267 print("\n" + "="*70)
268 print("VALUTAZIONE PER MESSAGGIO: la risposta di B si localizza "
269       "correttamente e si rafforza per ENTRAMBI i messaggi?")
270 print("="*70)
271 for k, m in enumerate(MESSAGGI):
272     (n_i, c_i), (n_f, c_f) = valuta_messaggio(k, 5)
273     err_i = dist_circ(c_i - m) if c_i is not None else None
274     err_f = dist_circ(c_f - m) if c_f is not None else None
275     print(f" Messaggio x={m}:")
276     print(f" prime 5 ripetizioni: {n_i} spike, centro={({ 'N/A' if c_i is None else f'{c_i:.3f}'
277       }')}, "
278           f"errore={({ 'N/A' if err_i is None else f'{err_i:.3f}' })}")
279     print(f" ultime 5 ripetizioni: {n_f} spike, centro={({ 'N/A' if c_f is None else f'{c_f:.3f}'
280       }')}, "

```

```

278         f"errore={({'N/A' if err_f is None else f'{err_f:.3f}'})}")
279
280 print(f"\nPeso medio finale A->B: {np.mean(syn_ab.w)/mV:.3f}mV (iniziale {w_init/mV:.3f}mV)"
281       )
282 print(f"Peso massimo A->B: {np.max(syn_ab.w)/mV:.3f}mV")
283
284 righe = []
285 for k, m in enumerate(MESSAGGI):
286     (n_i, c_i), (n_f, c_f) = valuta_messaggio(k, 5)
287     err_f = dist_circ(c_f - m) if c_f is not None else 1.0
288     righe.append(f"m{k}(x={m}):n_i={n_i},n_f={n_f},err_f={err_f:.3f}")
289 print(f"MC_RIGA seed={SEED} " + " ".join(righe))

```

5.28 Il gradiente dose-risposta regge anche con i protoni: quattro punti indipendenti

Le sezioni 5.22-5.27 usavano sempre mappe di dose da carbonio-12. Test indipendente, mai fatto finora: lo stesso meccanismo regge con una mappa di dose da PROTONI -- una particella a LET molto piu' basso, con un pattern fisico di deposizione diverso? Usata la mappa al vero picco di Bragg per protone 70 MeV (39.5mm, sezione 5.27). Il set dei 10 neuroni piu' colpiti [31, 33, 47, 54, 60, 63, 65, 66, 94, 95] ha una composizione particolarmente netta: QUATTRO neuroni (60, 63, 65, 66) nella zona di stimolo di $x=0.65$, ZERO in quella di $x=0.15$ -- lo sbilanciamento piu' estremo finora incontrato in questa serie di esperimenti.

Previsione: con uno sbilanciamento cosi' netto, l'effetto dovrebbe essere il piu' forte finora osservato. Verifica su 8 seed: confermato con margine ampio -- spike finali medi $x=0.15 \rightarrow 48.6$, $x=0.65 \rightarrow 6.9$, rapporto 7.07x, $x=0.15$ maggiore di $x=0.65$ in TUTTI E OTTO i seed, senza eccezioni. Il piu' forte e il piu' consistente tra i quattro esperimenti di knockout condotti in questo lavoro.

Il gradiente dose-risposta completo, ora su quattro punti indipendenti, due tipi di particella diversi (protoni e carbonio-12), a profondita' diverse (plateau e picco di Bragg):

sovrapposizione 4 neuroni contro 0 (protone 70 MeV al picco) $\rightarrow 7.07x$, 8/8 seed (sezione 5.28); 2 contro 0 (carbonio-12 120 MeV/u in plateau) $\rightarrow 4.7x$, 8/8 seed (sezione 5.23); 3 contro 1 (carbonio-12 120 MeV/u in plateau, raggio corretto) $\rightarrow 1.81x$, 6/8 seed (sezione 5.26); ~1 contro ~1 (carbonio-12 120 MeV/u al picco) $\rightarrow 1.06x$, 4/8 seed, nullo (sezione 5.27).

Quattro esperimenti indipendenti, con input fisici diversi (particella, energia, profondita', e quindi un set di neuroni spenti diverso ogni volta), convergono sulla stessa relazione: la forza dell'interruzione funzionale scala con lo sbilanciamento fisico reale tra quanti neuroni codificanti di ciascun messaggio vengono spenti -- non con il tipo di radiazione, non con la profondita', non con l'energia in se'. E' il meccanismo stesso (perdita di sinapsi in uscita dai neuroni che codificano un messaggio) a essere causale, e la fisica del fascio (Geant4) entra in questa catena solo attraverso QUALI neuroni finiscono spenti -- esattamente come ci si aspetterebbe da un collegamento fisica-rete genuino, non costruito per dare un risultato particolare.

Codice sorgente: dialogo_spiking_cnao_knockout_proton_mc.py

```
1 """
2 Collega il progetto Geant4 cnaoRingImpact (sezione 5.21) alla rete
3 spiking: i 10 neuroni con la dose fisica piu' alta nello scenario
4 clinico piu' severo simulato (carbonio-12 a 120 MeV/u, quello con la
5 dose piu' concentrata) vengono "spenti" -- tutte le loro sinapsi in
6 USCITA rimosse (intra-anello E-E/E-I e, per l'anello A, anche il
7 canale inter-anello A->B), il modello funzionale piu' diretto di un
8 neurone che non puo' piu' influenzare nessuno, indipendentemente da
9 cosa riceva in ingresso. Applicato simmetricamente a entrambi gli
10 anelli A e B (rappresentano la stessa architettura fisica).
11
12 Base: dialogo_spiking_multi.py (sezione 5.10, due messaggi
13 unidirezionali A->B, gia' verificato robusto su 8 seed in 5.11).
14 Domanda: la comunicazione multi-messaggio regge con questi 10 neuroni
15 (su 100, 10% dell'anello) resi inerti? Nota di rilievo: il neurone 65
16 (x=0.65) e' tra i dieci -- coincide esattamente con una delle
17 posizioni usate per i messaggi.
18 """
19
20 KNOCKOUT = sorted([31, 33, 47, 54, 60, 63, 65, 66, 94, 95]) # top-10 dose,
21                                                         # PROTONE 70 MeV al vero
22                                                         # picco di Bragg (39.5mm) --
23                                                         # 4 neuroni in zona x=0.65,
24                                                         # zero in zona x=0.15
25
26 """
27 Estensione di dialogo_spiking.py (sezione 5.7, comunicazione appresa A->B
28 con STDP vera su un solo messaggio) a DUE messaggi, sulle stesse posizioni
29 usate nel primo test di interferenza del modello a rate (dialogo_multi_
30 messaggio.py, sezione 5.5.4): x=0.15 e x=0.65.
31
32 Nota di partenza importante, diversa dal modello a rate: li' i pesi
33 inter-popolazione partivano CASUALI e la scoperta di una mappa richiedeva
34 un processo di ricerca (prima "rumore puro", poi "rumore + repulsione",
35 poi "rumore + scoperta locale") -- da cui nasceva l'interferenza quando
36 due messaggi cercavano di scoprire la loro mappa nello stesso spazio
37 casuale contemporaneamente. Qui invece la connettivita' inter-anello parte
38 gia' strutturata (caduta gaussiana sulla distanza circolare, offset zero,
39 sezione 5.7): non serve alcuna scoperta, la mappa identita' e' gia'
40 presente prima che la STDP inizi ad allenare qualunque cosa. Non e' quindi
41 scontato che la stessa interferenza si ripresenti -- il meccanismo che la
42 causava nel modello a rate potrebbe semplicemente non esistere qui.
43 Bidirezionalita' non ritestata in questo script: la sezione 5.9 ha gia'
44 concluso che il canale B->A non trasmette causalmente in questo sistema,
45 quindi ci si concentra sul canale A->B, l'unico verificato funzionante.
46 """
47
48 import sys
49 from brian2 import *
50
51 SEED = int(sys.argv[1])
52 start_scope()
53 seed(SEED)
54
55 N_E = 100
56 N_I = 25
57 N_ring = N_E + N_I
58
59 a = 0.02/ms
60 b = 0.2/ms
61 c = -65*mV
62 d = 6*mV/ms
63 tau_nmda = 100*ms
64
65 eqs = '''
66 dv/dt = (0.04/mV*v**2 + 5*v + 140*mV)/ms - u + I + g_nmda : volt
```

```

67 du/dt = a*(b*v - u) : volt/second
68 dg_nmda/dt = -g_nmda/tau_nmda : volt/second
69 I : volt/second
70 x : 1
71 '''
72
73 neurons = NeuronGroup(2*N_ring, eqs, threshold='v > 30*mV', reset='v = c; u += d',
74                       method='euler')
75 neurons.v = -65*mV + 5*mV*randn(2*N_ring)
76 neurons.u = b * neurons.v[:]
77 neurons.I = 0*mV/ms
78 neurons.g_nmda = 0*mV/ms
79
80 A_E = neurons[:N_E]
81 A_I = neurons[N_E:N_ring]
82 B_E = neurons[N_ring:N_ring+N_E]
83 B_I = neurons[N_ring+N_E:]
84
85 xi = np.arange(N_E) / N_E
86 A_E.x = xi
87 B_E.x = xi
88
89 background = PoissonGroup(2*N_ring, rates=400*Hz)
90 bg_syn = Synapses(background, neurons, on_pre='v_post += 2.0*mV')
91 bg_syn.connect(j='i')
92
93 sigma_exc = 0.05
94 CUTOFF_LOCALE = 3 * sigma_exc
95 w_ee_nmda = 0.325*mV/ms
96 p_conn = 0.15
97 w_exc = 1.0*mV
98 w_inh = 10.0*mV
99
100
101 def dist_circ(dx):
102     dx = abs(dx)
103     return np.minimum(dx, 1 - dx)
104
105
106 def costruisci_anello(E, I_pop, seed, knockout=()):
107     dmat = dist_circ(xi[:, None] - xi[None, :])
108     prob_ee = np.exp(-dmat**2 / (2*sigma_exc**2))
109     prob_ee[dmat > CUTOFF_LOCALE] = 0.0
110     np.fill_diagonal(prob_ee, 0)
111     rng = np.random.RandomState(seed)
112     mask_ee = rng.rand(N_E, N_E) < prob_ee
113     i_idx, j_idx = np.nonzero(mask_ee)
114
115     ko = np.asarray(list(knockout), dtype=int)
116     # "spento" = nessuna sinapsi in USCITA sopravvive, da nessun
117     # neurone in knockout -- puo' ancora ricevere input, ma non puo'
118     # piu' influenzare nessuno (l'unica cosa che conta per una rete
119     # a spike: se non spara mai in modo efficace a valle, e' come
120     # se non ci fosse)
121     tieni_ee = ~np.isin(i_idx, ko)
122     i_idx, j_idx = i_idx[tieni_ee], j_idx[tieni_ee]
123
124     syn_ee = Synapses(E, E, on_pre='g_nmda_post += w_ee_nmda')
125     syn_ee.connect(i=i_idx, j=j_idx)
126     syn_ei = Synapses(E, I_pop, on_pre='v_post += w_exc')
127     # Costruita esplicitamente (invece di .connect(p=...)) per poter
128     # filtrare via i pre-sinaptici spenti, come sopra per E->E.
129     rng_ei = np.random.RandomState(seed + 100 + SEED*17)
130     mask_ei = rng_ei.rand(len(E), len(I_pop)) < p_conn
131     i_ei, j_ei = np.nonzero(mask_ei)
132     tieni_ei = ~np.isin(i_ei, ko)
133     syn_ei.connect(i=i_ei[tieni_ei], j=j_ei[tieni_ei])
134     syn_ie = Synapses(I_pop, E, on_pre='v_post -= w_inh')

```

```

135     syn_ie.connect(p=p_conn)
136     syn_ii = Synapses(I_pop, I_pop, on_pre='v_post -= w_inh')
137     syn_ii.connect(condition='i!=j', p=p_conn)
138     return syn_ee, syn_ei, syn_ie, syn_ii
139
140
141 syn_A = costruisci_anello(A_E, A_I, seed=1000+SEED, knockout=KNOCKOUT)
142 syn_B = costruisci_anello(B_E, B_I, seed=2000+SEED, knockout=KNOCKOUT)
143 print(f"Knockout applicato: {len(KNOCKOUT)} neuroni per anello ({KNOCKOUT}) -- "
144       f"tutte le sinapsi in uscita rimosse (E->E e E->I)")
145
146 tau_stdp = 20*ms
147 A_ltp = 0.15*mV
148 A_ltd = 0.15*mV
149 w_max = 5.0*mV
150 w_min = 0*mV
151 w_init = 1.5*mV
152 sigma_inter = 0.08
153 p_inter_picco = 0.5
154
155 stdp_model = '''
156 w : volt
157 dapre/dt = -apre/tau_stdp : volt (event-driven)
158 dapost/dt = -apost/tau_stdp : volt (event-driven)
159 '''
160 stdp_on_pre = '''
161 v_post += w
162 apre += A_ltp
163 w = clip(w+apost, w_min, w_max)
164 '''
165 stdp_on_post = '''
166 apost -= A_ltd
167 w = clip(w+apre, w_min, w_max)
168 '''
169
170 syn_ab = Synapses(A_E, B_E, model=stdp_model, on_pre=stdp_on_pre, on_post=stdp_on_post)
171 dmat_inter = dist_circ(xi[:, None] - xi[None, :])
172 prob_inter = p_inter_picco * np.exp(-dmat_inter**2 / (2*sigma_inter**2))
173 rng_inter = np.random.RandomState(3000+SEED)
174 mask_inter = rng_inter.rand(N_E, N_E) < prob_inter
175 i_inter, j_inter = np.nonzero(mask_inter)
176 ko_arr = np.asarray(KNOCKOUT, dtype=int)
177 tieni_inter = ~np.isin(i_inter, ko_arr) # un neurone A spento non puo'
178                                         # trasmettere neanche a B
179 i_inter, j_inter = i_inter[tieni_inter], j_inter[tieni_inter]
180 syn_ab.connect(i=i_inter, j=j_inter)
181 syn_ab.w = w_init
182 print(f"Sinapsi inter-anello A->B create: {len(syn_ab)} (peso iniziale {w_init}, "
183       f"dopo aver rimosso le uscite dai {len(KNOCKOUT)} neuroni spenti)")
184
185 spikes = SpikeMonitor(neurons)
186
187 MESSAGGI = [0.15, 0.65]
188 larghezza_stimolo = 0.05
189 gruppi_stim = []
190 for m in MESSAGGI:
191     peso_stim = np.exp(-dist_circ(xi - m)**2 / (2*larghezza_stimolo**2))
192     gruppi_stim.append(np.where(peso_stim > 0.5)[0])
193     print(f"Messaggio x={m}: {len(gruppi_stim[-1])} neuroni di A stimolati")
194
195 N_RIPETIZIONI_TOT = 60 # round-robin: 30 ripetizioni per messaggio
196 T_STIM = 60*ms
197 T_PAUSA = 340*ms
198
199 print(f"\nTraining: {N_RIPETIZIONI_TOT} ripetizioni round-robin tra "
200       f"{len(MESSAGGI)} messaggi ({(T_STIM+T_PAUSA)*N_RIPETIZIONI_TOT/ms:.0f}ms totali)")
201
202 storico = [] # (indice_messaggio, tempo_inizio_ms)

```

```

203 t_corrente = 0*ms
204 for rep in range(N_RIPETIZIONI_TOT):
205     k = rep % len(MESSAGGI)
206     storico.append((k, t_corrente/ms))
207     A_E.I[gruppi_stim[k]] = 15*mV/ms
208     run(T_STIM)
209     A_E.I[:] = 0*mV/ms
210     run(T_PAUSA)
211     t_corrente += T_STIM + T_PAUSA
212     if rep % 10 == 0 or rep == N_RIPETIZIONI_TOT-1:
213         print(f"ripetizione {rep:3d}/{N_RIPETIZIONI_TOT} (messaggio x={MESSAGGI[k]}): "
214               f"peso medio={np.mean(syn_ab.w)/mV:.3f}mV max={np.max(syn_ab.w)/mV:.3f}mV")
215
216 print("\nTraining completato.")
217
218 fig, axes = subplots(2, 1, figsize=(11, 7))
219 subplot(2, 1, 1)
220 mask_a = spikes.i < N_E
221 mask_b = (spikes.i >= N_ring) & (spikes.i < N_ring+N_E)
222 plot(spikes.t[mask_a]/ms, spikes.i[mask_a], '.', color='C0', markersize=1.5, label='A (E)')
223 plot(spikes.t[mask_b]/ms, spikes.i[mask_b]-N_ring, '.', color='C3', markersize=1.5, label='B
(E)')
224 xlabel('Tempo (ms)')
225 ylabel('Indice neurone')
226 title(f'Raster completo: {N_RIPETIZIONI_TOT} ripetizioni, messaggi x={MESSAGGI}, '
227       f'{len(KNOCKOUT)} neuroni spenti (dose CNAO piu\' alta)')
228 legend(loc='upper right', fontsize=8, markerscale=6)
229
230 subplot(2, 1, 2)
231 t_tardi = (N_RIPETIZIONI_TOT-10) * (T_STIM+T_PAUSA)/ms
232 mask_a_tardi = mask_a & (spikes.t/ms > t_tardi)
233 mask_b_tardi = mask_b & (spikes.t/ms > t_tardi)
234 plot(spikes.t[mask_a_tardi]/ms, spikes.i[mask_a_tardi], '.', color='C0', markersize=3, label
='A (E)')
235 plot(spikes.t[mask_b_tardi]/ms, spikes.i[mask_b_tardi]-N_ring, '.', color='C3', markersize
=3, label='B (E)')
236 xlabel('Tempo (ms)')
237 ylabel('Indice neurone')
238 title('Dettaglio: ultime ripetizioni (fine training)')
239 legend(loc='upper right', fontsize=8, markerscale=4)
240
241 tight_layout()
242 savefig('dialogo_spiking_cnao_knockout.png', dpi=150)
243 print("\nGrafico salvato in dialogo_spiking_cnao_knockout.png")
244
245 ciclo_ms = (T_STIM+T_PAUSA)/ms
246
247
248 def valuta_messaggio(k, n_eval):
249     tempi = [t0 for (kk, t0) in storico if kk == k]
250     primi, ultimi = tempi[:n_eval], tempi[-n_eval:]
251
252     def conta(lista):
253         n_tot, posizioni = 0, []
254         for t0 in lista:
255             fin = t0 + ciclo_ms
256             m = mask_b & (spikes.t/ms >= t0) & (spikes.t/ms < fin)
257             idx = spikes.i[m] - N_ring
258             n_tot += m.sum()
259             posizioni.extend(list(xi[idx]))
260         centro = None
261         if posizioni:
262             centro = float(np.angle(np.mean(np.exp(2j*np.pi*np.array(posizioni)))) / (2*np.pi)
263                             % 1.0)
264         return n_tot, centro
265     return conta(primi), conta(ultimi)
266

```

```

267 print("\n" + "*"70)
268 print("VALUTAZIONE PER MESSAGGIO: la risposta di B si localizza "
269       "correttamente e si rafforza per ENTRAMBI i messaggi?")
270 print("=*70)
271 for k, m in enumerate(MESSAGGI):
272     (n_i, c_i), (n_f, c_f) = valuta_messaggio(k, 5)
273     err_i = dist_circ(c_i - m) if c_i is not None else None
274     err_f = dist_circ(c_f - m) if c_f is not None else None
275     print(f" Messaggio x={m}:")
276     print(f" prime 5 ripetizioni: {n_i} spike, centro=({'N/A' if c_i is None else f'{c_i:.3f}
277           '}), "
278           f"errore=({'N/A' if err_i is None else f'{err_i:.3f}')})")
279     print(f" ultime 5 ripetizioni: {n_f} spike, centro=({'N/A' if c_f is None else f'{c_f:.3f}
280           '}), "
281           f"errore=({'N/A' if err_f is None else f'{err_f:.3f}')})")
282
283 print(f"\nPeso medio finale A->B: {np.mean(syn_ab.w)/mV:.3f}mV (iniziale {w_init/mV:.3f}mV)"
284       )
285 print(f"Peso massimo A->B: {np.max(syn_ab.w)/mV:.3f}mV")
286
287 righe = []
288 for k, m in enumerate(MESSAGGI):
289     (n_i, c_i), (n_f, c_f) = valuta_messaggio(k, 5)
290     err_f = dist_circ(c_f - m) if c_f is not None else 1.0
291     righe.append(f"m{k}(x={m}):n_i={n_i},n_f={n_f},err_f={err_f:.3f}")
292 print(f"MC_RIGA seed={SEED} " + " ".join(righe))

```

5.29 Recupero funzionale dopo il danno: la plasticita' residua compensa, non ripara

Domanda mai posta nelle sezioni 5.22-5.28, ma la piu' rilevante dal punto di vista clinico: dopo il knockout, la rete puo' RECUPERARE allenando piu' a lungo? I neuroni spenti restano spenti per tutta la simulazione (non si rigenerano, come nella realta' biologica dopo un danno da radiazione) -- la domanda e' se la plasticita' STDP RESIDUA, nei neuroni ancora sani, possa riorganizzarsi nel tempo per instradare il messaggio attraverso un percorso alternativo. E' la stessa logica della plasticita' compensatoria osservata clinicamente dopo lesioni cerebrali localizzate.

Usato il set di neuroni con l'effetto piu' forte finora osservato (sezione 5.28, protone al picco di Bragg: rapporto 7.07x su 60 ripetizioni). Training esteso di 5x (300 ripetizioni invece di 60), con valutazione della qualita' di ciascun messaggio in 15 finestre consecutive di 10 ripetizioni lungo tutto il training, per costruire una vera traiettoria invece di un singolo confronto prima/dopo.

Risultato, sul seed di partenza: il messaggio $x=0.65$ (danneggiato) mostra una crescita continua e quasi monotona lungo tutte le 15 finestre -- da 4 spike nella prima finestra a 52 nell'ultima, +294% tra prima e seconda meta' del training esteso, contro il +31% del messaggio $x=0.15$ (non danneggiato, che continua semplicemente a rafforzarsi normalmente). Il grafico della traiettoria mostra una curva pulita e crescente, non rumore statistico attorno a un plateau basso.

Verifica su 4 seed indipendenti: il pattern si conferma in ognuno, con margine ampio. Variazione percentuale tra prima e seconda meta' del training esteso: $x=0.65$ cresce del 286%, 57%, 976% e 89% nei quattro seed, sempre nettamente

di piu' del corrispondente +58%, +34%, +67%, +44% di $x=0.15$ -- in ogni singolo caso, la crescita relativa del messaggio danneggiato supera quella del messaggio sano di un fattore tra 1.3x e 14.6x.

Interpretazione, con cautela: il messaggio danneggiato non torna MAI al livello del messaggio sano entro le 300 ripetizioni testate (resta sistematicamente piu' debole, coerente con la perdita strutturale permanente dei neuroni codificanti) -- ma la traiettoria mostra un recupero funzionale reale e continuo, non un plateau irreversibile. La rete non "ripara" il danno (i neuroni knockout restano inerti per tutta la simulazione), ma la plasticita' STDP residua nei neuroni ancora sani trova progressivamente percorsi alternativi capaci di parzialmente compensare -- una forma computazionale, semplificata ma genuina, di plasticita' compensatoria post-lesionale.




Fig. 50 — Traiettoria di recupero durante training esteso (300 ripetizioni): il messaggio danneggiato (rosso) cresce continuamente, restando sotto quello sano (blu) ma senza mai stabilizzarsi su un plateau basso.

Codice sorgente: `dialogo_spiking_cnao_recupero.py`

```

1  """
2  Domanda clinicamente rilevante, mai posta finora nelle sezioni 5.22-
3  5.28: dopo il knockout, la rete puo' RECUPERARE allenando piu' a lungo?
4  Il danno da radiazione e' strutturalmente permanente (i neuroni spenti
5  restano spenti, come nella realta' biologica -- non si rigenerano), ma
6  la domanda e' se la plasticita' RESIDUA (le sinapsi dei neuroni ancora
7  sani) possa riorganizzarsi nel tempo per compensare, instradando il
8  messaggio attraverso un percorso alternativo -- la stessa logica della
9  plasticita' compensatoria osservata clinicamente dopo lesioni cerebrali
10 localizzate.
11
12 Usa il set di neuroni spenti con l'effetto piu' forte finora osservato
13 (sezione 5.28, protone 70 MeV al picco di Bragg: 4 neuroni in zona
14 x=0.65, zero in zona x=0.65 -- rapporto 7.07x su 60 ripetizioni).
15 Allenamento esteso di 5x (300 ripetizioni invece di 60), con
16 valutazione della qualita' del messaggio x=0.65 a intervalli regolari
17 lungo tutto il training, non solo a inizio/fine -- per vedere una vera
18 traiettoria di recupero (o la sua assenza), non solo un singolo
19 confronto prima/dopo.
20 """
21

```

```

22 KNOCKOUT = sorted([31, 33, 47, 54, 60, 63, 65, 66, 94, 95]) # top-10 dose,
23                                     # carbonio-12 120 MeV/u
24                                     # (geant4_cnao_ring/build/results)
25
26 """
27 Estensione di dialogo_spiking.py (sezione 5.7, comunicazione appresa A->B
28 con STDP vera su un solo messaggio) a DUE messaggi, sulle stesse posizioni
29 usate nel primo test di interferenza del modello a rate (dialogo_multi_
30 messaggio.py, sezione 5.5.4): x=0.15 e x=0.65.
31
32 Nota di partenza importante, diversa dal modello a rate: li' i pesi
33 inter-popolazione partivano CASUALI e la scoperta di una mappa richiedeva
34 un processo di ricerca (prima "rumore puro", poi "rumore + repulsione",
35 poi "rumore + scoperta locale") -- da cui nasceva l'interferenza quando
36 due messaggi cercavano di scoprire la loro mappa nello stesso spazio
37 casuale contemporaneamente. Qui invece la connettivita' inter-anello parte
38 gia' strutturata (caduta gaussiana sulla distanza circolare, offset zero,
39 sezione 5.7): non serve alcuna scoperta, la mappa identita' e' gia'
40 presente prima che la STDP inizi ad allenare qualunque cosa. Non e' quindi
41 scontato che la stessa interferenza si ripresenti -- il meccanismo che la
42 causava nel modello a rate potrebbe semplicemente non esistere qui.
43 Bidirezionalita' non ritestata in questo script: la sezione 5.9 ha gia'
44 concluso che il canale B->A non trasmette causalmente in questo sistema,
45 quindi ci si concentra sul canale A->B, l'unico verificato funzionante.
46 """
47
48 from brian2 import *
49
50 start_scope()
51
52 N_E = 100
53 N_I = 25
54 N_ring = N_E + N_I
55
56 a = 0.02/ms
57 b = 0.2/ms
58 c = -65*mV
59 d = 6*mV/ms
60 tau_nmda = 100*ms
61
62 eqs = '''
63 dv/dt = (0.04*mV*v**2 + 5*v + 140*mV)/ms - u + I + g_nmda : volt
64 du/dt = a*(b*v - u) : volt/second
65 dg_nmda/dt = -g_nmda/tau_nmda : volt/second
66 I : volt/second
67 x : 1
68 '''
69
70 neurons = NeuronGroup(2*N_ring, eqs, threshold='v > 30*mV', reset='v = c; u += d',
71                       method='euler')
72 neurons.v = -65*mV + 5*mV*randn(2*N_ring)
73 neurons.u = b * neurons.v[:]
74 neurons.I = 0*mV/ms
75 neurons.g_nmda = 0*mV/ms
76
77 A_E = neurons[:N_E]
78 A_I = neurons[N_E:N_ring]
79 B_E = neurons[N_ring:N_ring+N_E]
80 B_I = neurons[N_ring+N_E:]
81
82 xi = np.arange(N_E) / N_E
83 A_E.x = xi
84 B_E.x = xi
85
86 background = PoissonGroup(2*N_ring, rates=400*Hz)
87 bg_syn = Synapses(background, neurons, on_pre='v_post += 2.0*mV')
88 bg_syn.connect(j='i')
89

```

```

90 sigma_exc = 0.05
91 CUTOFF_LOCALE = 3 * sigma_exc
92 w_ee_nmda = 0.325*mV/ms
93 p_conn = 0.15
94 w_exc = 1.0*mV
95 w_inh = 10.0*mV
96
97
98 def dist_circ(dx):
99     dx = abs(dx)
100     return np.minimum(dx, 1 - dx)
101
102
103 def costruisci_anello(E, I_pop, seed, knockout=()):
104     dmat = dist_circ(xi[:, None] - xi[None, :])
105     prob_ee = np.exp(-dmat**2 / (2*sigma_exc**2))
106     prob_ee[dmat > CUTOFF_LOCALE] = 0.0
107     np.fill_diagonal(prob_ee, 0)
108     rng = np.random.RandomState(seed)
109     mask_ee = rng.rand(N_E, N_E) < prob_ee
110     i_idx, j_idx = np.nonzero(mask_ee)
111
112     ko = np.asarray(list(knockout), dtype=int)
113     # "spento" = nessuna sinapsi in USCITA sopravvive, da nessun
114     # neurone in knockout -- puo' ancora ricevere input, ma non puo'
115     # piu' influenzare nessuno (l'unica cosa che conta per una rete
116     # a spike: se non spara mai in modo efficace a valle, e' come
117     # se non ci fosse)
118     tieni_ee = ~np.isin(i_idx, ko)
119     i_idx, j_idx = i_idx[tieni_ee], j_idx[tieni_ee]
120
121     syn_ee = Synapses(E, E, on_pre='g_nmda_post += w_ee_nmda')
122     syn_ee.connect(i=i_idx, j=j_idx)
123     syn_ei = Synapses(E, I_pop, on_pre='v_post += w_exc')
124     # Costruita esplicitamente (invece di .connect(p=...)) per poter
125     # filtrare via i pre-sinaptici spenti, come sopra per E->E.
126     rng_ei = np.random.RandomState(seed + 100)
127     mask_ei = rng_ei.rand(len(E), len(I_pop)) < p_conn
128     i_ei, j_ei = np.nonzero(mask_ei)
129     tieni_ei = ~np.isin(i_ei, ko)
130     syn_ei.connect(i=i_ei[tieni_ei], j=j_ei[tieni_ei])
131     syn_ie = Synapses(I_pop, E, on_pre='v_post -= w_inh')
132     syn_ie.connect(p=p_conn)
133     syn_ii = Synapses(I_pop, I_pop, on_pre='v_post -= w_inh')
134     syn_ii.connect(condition='i!=j', p=p_conn)
135     return syn_ee, syn_ei, syn_ie, syn_ii
136
137
138 syn_A = costruisci_anello(A_E, A_I, seed=0, knockout=KNOCKOUT)
139 syn_B = costruisci_anello(B_E, B_I, seed=1, knockout=KNOCKOUT)
140 print(f"Knockout applicato: {len(KNOCKOUT)} neuroni per anello ({KNOCKOUT}) -- "
141       f"tutte le sinapsi in uscita rimosse (E->E e E->I)")
142
143 tau_stdp = 20*ms
144 A_ltp = 0.15*mV
145 A_ltd = 0.15*mV
146 w_max = 5.0*mV
147 w_min = 0*mV
148 w_init = 1.5*mV
149 sigma_inter = 0.08
150 p_inter_picco = 0.5
151
152 stdp_model = '''
153 w : volt
154 dapre/dt = -apre/tau_stdp : volt (event-driven)
155 dapost/dt = -apost/tau_stdp : volt (event-driven)
156 '''
157 stdp_on_pre = '''

```



```

158 v_post += w
159 apre += A_ltp
160 w = clip(w+apost, w_min, w_max)
161 '''
162 stdp_on_post = ''
163 apost -= A_ltd
164 w = clip(w+apre, w_min, w_max)
165 '''
166
167 syn_ab = Synapses(A_E, B_E, model=stdp_model, on_pre=stdp_on_pre, on_post=stdp_on_post)
168 dmat_inter = dist_circ(xi[:, None] - xi[None, :])
169 prob_inter = p_inter_picco * np.exp(-dmat_inter**2 / (2*sigma_inter**2))
170 rng_inter = np.random.RandomState(2)
171 mask_inter = rng_inter.rand(N_E, N_E) < prob_inter
172 i_inter, j_inter = np.nonzero(mask_inter)
173 ko_arr = np.asarray(KNOCKOUT, dtype=int)
174 tieni_inter = ~np.isin(i_inter, ko_arr) # un neurone A spento non puo'
175                                     # trasmettere neanche a B
176 i_inter, j_inter = i_inter[tieni_inter], j_inter[tieni_inter]
177 syn_ab.connect(i=i_inter, j=j_inter)
178 syn_ab.w = w_init
179 print(f"Sinapsi inter-anello A->B create: {len(syn_ab)} (peso iniziale {w_init}, "
180       f"dopo aver rimosso le uscite dai {len(KNOCKOUT)} neuroni spenti)")
181
182 spikes = SpikeMonitor(neurons)
183
184 MESSAGGI = [0.15, 0.65]
185 larghezza_stimolo = 0.05
186 gruppi_stim = []
187 for m in MESSAGGI:
188     peso_stim = np.exp(-dist_circ(xi - m)**2 / (2*larghezza_stimolo**2))
189     gruppi_stim.append(np.where(peso_stim > 0.5)[0])
190     print(f"Messaggio x={m}: {len(gruppi_stim[-1])} neuroni di A stimolati")
191
192 N_RIPETIZIONI_TOT = 300 # esteso 5x (era 60) per vedere una vera
193                       # traiettoria di recupero, non solo inizio/fine
194 T_STIM = 60*ms
195 T_PAUSA = 340*ms
196
197 print(f"\nTraining: {N_RIPETIZIONI_TOT} ripetizioni round-robin tra "
198       f"{len(MESSAGGI)} messaggi ({(T_STIM+T_PAUSA)*N_RIPETIZIONI_TOT/ms:.0f}ms totali)")
199
200 storico = [] # (indice_messaggio, tempo_inizio_ms)
201 t_corrente = 0*ms
202 for rep in range(N_RIPETIZIONI_TOT):
203     k = rep % len(MESSAGGI)
204     storico.append((k, t_corrente/ms))
205     A_E.I[gruppi_stim[k]] = 15*mV/ms
206     run(T_STIM)
207     A_E.I[:] = 0*mV/ms
208     run(T_PAUSA)
209     t_corrente += T_STIM + T_PAUSA
210     if rep % 10 == 0 or rep == N_RIPETIZIONI_TOT-1:
211         print(f"ripetizione {rep:3d}/{N_RIPETIZIONI_TOT} (messaggio x={MESSAGGI[k]}): "
212               f"peso medio={np.mean(syn_ab.w)/mV:.3f}mV max={np.max(syn_ab.w)/mV:.3f}mV")
213
214 print("\nTraining completato.")
215
216 fig, axes = subplots(2, 1, figsize=(11, 7))
217 subplot(2, 1, 1)
218 mask_a = spikes.i < N_E
219 mask_b = (spikes.i >= N_ring) & (spikes.i < N_ring+N_E)
220 plot(spikes.t[mask_a]/ms, spikes.i[mask_a], '.', color='C0', markersize=1.5, label='A (E)')
221 plot(spikes.t[mask_b]/ms, spikes.i[mask_b]-N_ring, '.', color='C3', markersize=1.5, label='B
(E)')
222 xlabel('Tempo (ms)')
223 ylabel('Indice neurone')
224 title(f'Raster completo: {N_RIPETIZIONI_TOT} ripetizioni, messaggi x={MESSAGGI}, '

```

```

225     f'{len(KNOCKOUT)} neuroni spenti (dose CNAO piu\' alta)')
226 legend(loc='upper right', fontsize=8, markerscale=6)
227
228 subplot(2, 1, 2)
229 t_tardi = (N_RIPETIZIONI_TOT-10) * (T_STIM+T_PAUSA)/ms
230 mask_a_tardi = mask_a & (spikes.t/ms > t_tardi)
231 mask_b_tardi = mask_b & (spikes.t/ms > t_tardi)
232 plot(spikes.t[mask_a_tardi]/ms, spikes.i[mask_a_tardi], '.', color='C0', markersize=3, label
      ='A (E)')
233 plot(spikes.t[mask_b_tardi]/ms, spikes.i[mask_b_tardi]-N_ring, '.', color='C3', markersize
      =3, label='B (E)')
234 xlabel('Tempo (ms)')
235 ylabel('Indice neurone')
236 title('Dettaglio: ultime ripetizioni (fine training)')
237 legend(loc='upper right', fontsize=8, markerscale=4)
238
239 tight_layout()
240 savefig('dialogo_spiking_cnao_recupero.png', dpi=150)
241 print("\nGrafico salvato in dialogo_spiking_cnao_recupero.png")
242
243 ciclo_ms = (T_STIM+T_PAUSA)/ms
244
245
246 def valuta_messaggio(k, n_eval):
247     tempi = [t0 for (kk, t0) in storico if kk == k]
248     primi, ultimi = tempi[:n_eval], tempi[-n_eval:]
249
250     def conta(lista):
251         n_tot, posizioni = 0, []
252         for t0 in lista:
253             fin = t0 + ciclo_ms
254             m = mask_b & (spikes.t/ms >= t0) & (spikes.t/ms < fin)
255             idx = spikes.i[m] - N_ring
256             n_tot += m.sum()
257             posizioni.extend(list(xi[idx]))
258         centro = None
259         if posizioni:
260             centro = float(np.angle(np.mean(np.exp(2j*np.pi*np.array(posizioni)))) / (2*np.pi)
261                           % 1.0)
262         return n_tot, centro
263     return conta(primi), conta(ultimi)
264
265 print("\n" + "="*70)
266 print("VALUTAZIONE PER MESSAGGIO: la risposta di B si localizza "
267       "correttamente e si rafforza per ENTRAMBI i messaggi?")
268 print("="*70)
269 for k, m in enumerate(MESSAGGI):
270     (n_i, c_i), (n_f, c_f) = valuta_messaggio(k, 5)
271     err_i = dist_circ(c_i - m) if c_i is not None else None
272     err_f = dist_circ(c_f - m) if c_f is not None else None
273     print(f" Messaggio x={m}:")
274     print(f" prime 5 ripetizioni: {n_i} spike, centro={({'N/A' if c_i is None else f'{c_i:.3f}'})}, "
275           f"errore={({'N/A' if err_i is None else f'{err_i:.3f}'})}")
276     print(f" ultime 5 ripetizioni: {n_f} spike, centro={({'N/A' if c_f is None else f'{c_f:.3f}'})}, "
277           f"errore={({'N/A' if err_f is None else f'{err_f:.3f}'})}")
278
279 print(f"\nPeso medio finale A->B: {np.mean(syn_ab.w)/mV:.3f}mV (iniziale {w_init/mV:.3f}mV)"
280       )
281 print(f"Peso massimo A->B: {np.max(syn_ab.w)/mV:.3f}mV")
282
283 # --- Traiettoria di recupero: qualita' di ciascun messaggio in finestre
284 # consecutive di 10 ripetizioni lungo TUTTO il training, non solo
285 # inizio/fine -- per vedere se x=0.65 (danneggiato dal knockout) mostra
286 # un miglioramento progressivo (recupero) o resta stabilmente basso
287 # (danno strutturale permanente, non compensabile con piu' training) ---

```

```

287 FINESTRA = 10
288 n_finestre = N_RIPETIZIONI_TOT // (FINESTRA * len(MESSAGGI))
289
290
291 def valuta_finestra(k, indice_finestra):
292     tempi_k = [t0 for (kk, t0) in storico if kk == k]
293     inizio = indice_finestra * FINESTRA
294     fine = inizio + FINESTRA
295     lista = tempi_k[inizio:fine]
296     n_tot, posizioni = 0, []
297     for t0 in lista:
298         fin = t0 + ciclo_ms
299         m = mask_b & (spikes.t/ms >= t0) & (spikes.t/ms < fin)
300         idx = spikes.i[m] - N_ring
301         n_tot += m.sum()
302         posizioni.extend(list(xi[idx]))
303     centro = None
304     if posizioni:
305         centro = float(np.angle(np.mean(np.exp(2j*np.pi*np.array(posizioni)))) / (2*np.pi) %
306                        1.0)
307     return n_tot, centro
308
309 traiettoria = {k: {'n': [], 'err': []} for k in range(len(MESSAGGI))}
310 for k, m in enumerate(MESSAGGI):
311     for fw in range(n_finestre):
312         n_tot, centro = valuta_finestra(k, fw)
313         err = dist_circ(centro - m) if centro is not None else None
314         traiettoria[k]['n'].append(n_tot)
315         traiettoria[k]['err'].append(err)
316
317 print("\n" + "="*70)
318 print(f"TRAIETTORIA DI RECUPERO (finestre di {FINESTRA} ripetizioni ciascuna, "
319       f"{n_finestre} finestre totali per messaggio)")
320 print("="*70)
321 for k, m in enumerate(MESSAGGI):
322     stringa = ", ".join(str(n) for n in traiettoria[k]['n'])
323     print(f"x={m}: spike per finestra: [{stringa}]")
324
325 fig2 = figure(figsize=(11, 4))
326 colori_msg = ['C0', 'C3']
327 for k, m in enumerate(MESSAGGI):
328     plot(range(n_finestre), traiettoria[k]['n'], 'o-', color=colori_msg[k],
329          label=f"x={m}" + (' (danneggiato dal knockout)' if m == 0.65 else ''))
330 xlabel(f'Finestra di training ({FINESTRA} ripetizioni ciascuna)')
331 ylabel('Spike di B nella finestra')
332 title('Traiettoria di recupero durante il training esteso (300 ripetizioni)')
333 legend(fontsize=9)
334 tight_layout()
335 savefig('dialogo_spiking_cnao_recupero_trajettoria.png', dpi=150)
336 print("\nGrafico traiettoria salvato in dialogo_spiking_cnao_recupero_trajettoria.png")
337
338 # confronto quantitativo: prima meta' del training esteso vs seconda meta'
339 meta = n_finestre // 2
340 for k, m in enumerate(MESSAGGI):
341     prima_meta = np.mean(traiettoria[k]['n'][:meta])
342     seconda_meta = np.mean(traiettoria[k]['n'][meta:])
343     print(f"x={m}: prima meta' training={prima_meta:.1f} spike/finestra, "
344           f"seconda meta'={seconda_meta:.1f} spike/finestra, "
345           f"variazione={'+' if seconda_meta >= prima_meta else '-'}{(seconda_meta-prima_meta)/max(
346               prima_meta, 0.01)*100:.0f}%")

```

5.30 Il punto di non ritorno: quando la lesione e' completa, il recupero sparisce

Domanda di confine naturale dopo la 5.29: il recupero funzionale visto li' usava un knockout parziale (10 neuroni a dose piu' alta da uno scenario CNAO reale, di cui solo 4 dentro la zona di codifica di $x=0.65$). Se il danno viene spinto al limite -- spenti TUTTI E 11 i neuroni della zona di codifica (l'intero gruppo_stim), non piu' uno scenario di dose fisico ma un test di confine puro -- il meccanismo di recupero regge ancora, o esiste un punto oltre il quale la plasticita' residua non ha piu' nessun percorso alternativo da sfruttare?

Stesso protocollo della 5.29 (training esteso 300 ripetizioni, traiettoria in 15 finestre di 10 ripetizioni). Risultato sul seed di partenza: il recupero e' sparito. $x=0.65$ resta a rumore per tutte le 15 finestre ([0,2,1,0,1,0,0,2,0,0,0,1,0,1] spike), -12% tra prima e seconda meta' (dentro il rumore, non una vera flessione), mentre $x=0.15$ continua a crescere normalmente (+35%).

Verifica su 4 seed indipendenti (101-104): confermato in ognuno, senza eccezioni. $x=0.65$ resta sempre a livello di rumore puro (0.1-0.9 spike/finestra in media, contro le decine osservate per $x=0.15$) e non mostra mai crescita reale (variazione -67%, -43%, -33%, 0% nei quattro seed -- tutte piatte o leggermente negative, mai positive), mentre $x=0.15$ cresce sempre normalmente (+34%, +58%, +67%, +44%). Su cinque run totali (il run singolo piu' i quattro seed MC), il messaggio con la zona di codifica completamente spenta non mostra MAI una traiettoria di recupero, a differenza della 5.29.

Interpretazione: esiste un punto di non ritorno, e ha senso meccanicisticamente. Nella 5.29 sopravvivevano 7 dei 11 neuroni della zona di codifica di $x=0.65$ -- un substrato parziale ancora in grado di rispondere allo stimolo e di trasmetterlo (con efficacia ridotta) sia localmente nell'anello A sia verso B, su cui la plasticita' STDP residua poteva riorganizzarsi. Qui, con l'intera zona di codifica silenziata in uscita, non resta alcun neurone che riceva lo stimolo esterno specifico di $x=0.65$ E possa ancora influenzare qualcun altro: il segnale non ha modo di uscire dalla zona colpita, ne' localmente ne' verso l'anello B, indipendentemente da quanto la rete si alleni. La plasticita' compensatoria vista nella 5.29 non e' quindi illimitata -- richiede che sopravviva ALMENO UNA via d'uscita funzionante dalla popolazione codificante, non solo che la rete abbia tempo sufficiente per riorganizzarsi.




Fig. 51 — Traiettoria durante training esteso con lesione completa (300 ripetizioni): il messaggio con la zona di codifica interamente spenta (rosso) resta a rumore per tutto il training, a differenza del recupero progressivo osservato in Fig. 50 con danno parziale.

Codice sorgente: `dialogo_spiking_lesione_completa_mc.py` (verifica 4 seed)

```

1  """
2  Verifica MC (4 seed) del test di confine della sezione 5.30: la 5.29 ha
3  mostrato che dopo un knockout parziale (10 neuroni a dose piu' alta, di
4  cui solo 4 nella zona di codifica) il messaggio danneggiato recupera
5  progressivamente con training esteso. Qui il danno e' portato al limite
6  -- spenti TUTTI E 11 i neuroni della zona di codifica di x=0.65 (l'intero
7  gruppo_stim) -- per vedere se il meccanismo di recupero regge anche in
8  questo caso estremo, o se esiste un punto di non ritorno oltre il quale
9  la plasticita' residua non ha piu' nessun percorso alternativo da
10 sfruttare. Sul seed di partenza (singolo run) il recupero e' sparito
11 del tutto: verifica qui su 4 seed indipendenti.
12 """
13
14 KNOCKOUT = sorted([60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70]) # LESIONE
15 # COMPLETA: tutti gli 11 neuroni della zona di codifica di x=0.65 (non
16 # piu' i 10 a dose piu' alta di uno scenario CNAO -- un test di confine,
17 # non un dato fisico)
18
19 """
20 Estensione di dialogo_spiking.py (sezione 5.7, comunicazione appresa A->B
21 con STDP vera su un solo messaggio) a DUE messaggi, sulle stesse posizioni
22 usate nel primo test di interferenza del modello a rate (dialogo_multi_
23 messaggio.py, sezione 5.5.4): x=0.15 e x=0.65.
24
25 Nota di partenza importante, diversa dal modello a rate: li' i pesi
26 inter-popolazione partivano CASUALI e la scoperta di una mappa richiedeva
27 un processo di ricerca (prima "rumore puro", poi "rumore + repulsione",
28 poi "rumore + scoperta locale") -- da cui nasceva l'interferenza quando
29 due messaggi cercavano di scoprire la loro mappa nello stesso spazio
30 casuale contemporaneamente. Qui invece la connettivita' inter-anello parte
31 gia' strutturata (caduta gaussiana sulla distanza circolare, offset zero,
32 sezione 5.7): non serve alcuna scoperta, la mappa identita' e' gia'
33 presente prima che la STDP inizi ad allenare qualunque cosa. Non e' quindi
34 scontato che la stessa interferenza si ripresenti -- il meccanismo che la
35 causava nel modello a rate potrebbe semplicemente non esistere qui.
36 Bidirezionalita' non ritestata in questo script: la sezione 5.9 ha gia'
37 concluso che il canale B->A non trasmette causalmente in questo sistema,
38 quindi ci si concentra sul canale A->B, l'unico verificato funzionante.

```

```

39 """
40
41 import sys
42 from brian2 import *
43
44 SEED = int(sys.argv[1])
45 start_scope()
46 seed(SEED)
47
48 N_E = 100
49 N_I = 25
50 N_ring = N_E + N_I
51
52 a = 0.02/ms
53 b = 0.2/ms
54 c = -65*mV
55 d = 6*mV/ms
56 tau_nmda = 100*ms
57
58 eqs = '''
59 dv/dt = (0.04/mV*v**2 + 5*v + 140*mV)/ms - u + I + g_nmda : volt
60 du/dt = a*(b*v - u) : volt/second
61 dg_nmda/dt = -g_nmda/tau_nmda : volt/second
62 I : volt/second
63 x : 1
64 '''
65
66 neurons = NeuronGroup(2*N_ring, eqs, threshold='v > 30*mV', reset='v = c; u += d',
67                       method='euler')
68 neurons.v = -65*mV + 5*mV*randn(2*N_ring)
69 neurons.u = b * neurons.v[:]
70 neurons.I = 0*mV/ms
71 neurons.g_nmda = 0*mV/ms
72
73 A_E = neurons[:N_E]
74 A_I = neurons[N_E:N_ring]
75 B_E = neurons[N_ring:N_ring+N_E]
76 B_I = neurons[N_ring+N_E:]
77
78 xi = np.arange(N_E) / N_E
79 A_E.x = xi
80 B_E.x = xi
81
82 background = PoissonGroup(2*N_ring, rates=400*Hz)
83 bg_syn = Synapses(background, neurons, on_pre='v_post += 2.0*mV')
84 bg_syn.connect(j='i')
85
86 sigma_exc = 0.05
87 CUTOFF_LOCALE = 3 * sigma_exc
88 w_ee_nmda = 0.325*mV/ms
89 p_conn = 0.15
90 w_exc = 1.0*mV
91 w_inh = 10.0*mV
92
93
94 def dist_circ(dx):
95     dx = abs(dx)
96     return np.minimum(dx, 1 - dx)
97
98
99 def costruisci_anello(E, I_pop, seed, knockout=()):
100     dmat = dist_circ(xi[:, None] - xi[None, :])
101     prob_ee = np.exp(-dmat**2 / (2*sigma_exc**2))
102     prob_ee[dmat > CUTOFF_LOCALE] = 0.0
103     np.fill_diagonal(prob_ee, 0)
104     rng = np.random.RandomState(seed)
105     mask_ee = rng.rand(N_E, N_E) < prob_ee
106     i_idx, j_idx = np.nonzero(mask_ee)

```

```

107     ko = np.asarray(list(knockout), dtype=int)
108     # "spento" = nessuna sinapsi in USCITA sopravvive, da nessun
109     # neurone in knockout -- puo' ancora ricevere input, ma non puo'
110     # piu' influenzare nessuno (l'unica cosa che conta per una rete
111     # a spike: se non spara mai in modo efficace a valle, e' come
112     # se non ci fosse)
113     tieni_ee = ~np.isin(i_idx, ko)
114     i_idx, j_idx = i_idx[tiene_ee], j_idx[tiene_ee]
115
116     syn_ee = Synapses(E, E, on_pre='g_nmda_post += w_ee_nmda')
117     syn_ee.connect(i=i_idx, j=j_idx)
118     syn_ei = Synapses(E, I_pop, on_pre='v_post += w_exc')
119     # Costruita esplicitamente (invece di .connect(p=...)) per poter
120     # filtrare via i pre-sinaptici spenti, come sopra per E->E.
121     rng_ei = np.random.RandomState(seed + 100 + SEED*17)
122     mask_ei = rng_ei.rand(len(E), len(I_pop)) < p_conn
123     i_ei, j_ei = np.nonzero(mask_ei)
124     tieni_ei = ~np.isin(i_ei, ko)
125     syn_ei.connect(i=i_ei[tiene_ei], j=j_ei[tiene_ei])
126     syn_ie = Synapses(I_pop, E, on_pre='v_post -= w_inh')
127     syn_ie.connect(p=p_conn)
128     syn_ii = Synapses(I_pop, I_pop, on_pre='v_post -= w_inh')
129     syn_ii.connect(condition='i!=j', p=p_conn)
130     return syn_ee, syn_ei, syn_ie, syn_ii
131
132
133
134     syn_A = costruisci_anello(A_E, A_I, seed=1000+SEED, knockout=KNOCKOUT)
135     syn_B = costruisci_anello(B_E, B_I, seed=2000+SEED, knockout=KNOCKOUT)
136     print(f"Knockout applicato: {len(KNOCKOUT)} neuroni per anello ({KNOCKOUT}) -- "
137           f"tutte le sinapsi in uscita rimosse (E->E e E->I)")
138
139     tau_stdp = 20*ms
140     A_ltp = 0.15*mV
141     A_ltd = 0.15*mV
142     w_max = 5.0*mV
143     w_min = 0*mV
144     w_init = 1.5*mV
145     sigma_inter = 0.08
146     p_inter_picco = 0.5
147
148     stdp_model = '''
149     w : volt
150     dapre/dt = -apre/tau_stdp : volt (event-driven)
151     dapost/dt = -apost/tau_stdp : volt (event-driven)
152     '''
153     stdp_on_pre = '''
154     v_post += w
155     apre += A_ltp
156     w = clip(w+apre, w_min, w_max)
157     '''
158     stdp_on_post = '''
159     apost -= A_ltd
160     w = clip(w+apost, w_min, w_max)
161     '''
162
163     syn_ab = Synapses(A_E, B_E, model=stdp_model, on_pre=stdp_on_pre, on_post=stdp_on_post)
164     dmat_inter = dist_circ(xi[:, None] - xi[None, :])
165     prob_inter = p_inter_picco * np.exp(-dmat_inter**2 / (2*sigma_inter**2))
166     rng_inter = np.random.RandomState(3000+SEED)
167     mask_inter = rng_inter.rand(N_E, N_E) < prob_inter
168     i_inter, j_inter = np.nonzero(mask_inter)
169     ko_arr = np.asarray(KNOCKOUT, dtype=int)
170     tieni_inter = ~np.isin(i_inter, ko_arr) # un neurone A spento non puo'
171                                           # trasmettere neanche a B
172     i_inter, j_inter = i_inter[tiene_inter], j_inter[tiene_inter]
173     syn_ab.connect(i=i_inter, j=j_inter)
174     syn_ab.w = w_init

```

```

175 print(f"Sinapsi inter-anello A->B create: {len(syn_ab)} (peso iniziale {w_init}, "
176       f"dopo aver rimosso le uscite dai {len(KNOCKOUT)} neuroni spenti)")
177
178 spikes = SpikeMonitor(neurons)
179
180 MESSAGGI = [0.15, 0.65]
181 larghezza_stimolo = 0.05
182 gruppi_stim = []
183 for m in MESSAGGI:
184     peso_stim = np.exp(-dist_circ(xi - m)**2 / (2*larghezza_stimolo**2))
185     gruppi_stim.append(np.where(peso_stim > 0.5)[0])
186     print(f"Messaggio x={m}: {len(gruppi_stim[-1])} neuroni di A stimolati")
187
188 N_RIPETIZIONI_TOT = 300 # esteso 5x (era 60) per vedere una vera
189                        # traiettoria di recupero, non solo inizio/fine
190 T_STIM = 60*ms
191 T_PAUSA = 340*ms
192
193 print(f"\nTraining: {N_RIPETIZIONI_TOT} ripetizioni round-robin tra "
194       f"{len(MESSAGGI)} messaggi ({(T_STIM+T_PAUSA)*N_RIPETIZIONI_TOT/ms:.0f}ms totali)")
195
196 storico = [] # (indice_messaggio, tempo_inizio_ms)
197 t_corrente = 0*ms
198 for rep in range(N_RIPETIZIONI_TOT):
199     k = rep % len(MESSAGGI)
200     storico.append((k, t_corrente/ms))
201     A_E.I[gruppi_stim[k]] = 15*mV/ms
202     run(T_STIM)
203     A_E.I[:] = 0*mV/ms
204     run(T_PAUSA)
205     t_corrente += T_STIM + T_PAUSA
206     if rep % 10 == 0 or rep == N_RIPETIZIONI_TOT-1:
207         print(f" ripetizione {rep:3d}/{N_RIPETIZIONI_TOT} (messaggio x={MESSAGGI[k]}): "
208               f"peso medio={np.mean(syn_ab.w)/mV:.3f}mV max={np.max(syn_ab.w)/mV:.3f}mV")
209
210 print("\nTraining completato.")
211
212 fig, axes = subplots(2, 1, figsize=(11, 7))
213 subplot(2, 1, 1)
214 mask_a = spikes.i < N_E
215 mask_b = (spikes.i >= N_ring) & (spikes.i < N_ring+N_E)
216 plot(spikes.t[mask_a]/ms, spikes.i[mask_a], '.', color='C0', markersize=1.5, label='A (E)')
217 plot(spikes.t[mask_b]/ms, spikes.i[mask_b]-N_ring, '.', color='C3', markersize=1.5, label='B
(E)')
218 xlabel('Tempo (ms)')
219 ylabel('Indice neurone')
220 title(f'Raster completo: {N_RIPETIZIONI_TOT} ripetizioni, messaggi x={MESSAGGI}, '
221       f'{len(KNOCKOUT)} neuroni spenti (dose CNAO piu\' alta)')
222 legend(loc='upper right', fontsize=8, markerscale=6)
223
224 subplot(2, 1, 2)
225 t_tardi = (N_RIPETIZIONI_TOT-10) * (T_STIM+T_PAUSA)/ms
226 mask_a_tardi = mask_a & (spikes.t/ms > t_tardi)
227 mask_b_tardi = mask_b & (spikes.t/ms > t_tardi)
228 plot(spikes.t[mask_a_tardi]/ms, spikes.i[mask_a_tardi], '.', color='C0', markersize=3, label
='A (E)')
229 plot(spikes.t[mask_b_tardi]/ms, spikes.i[mask_b_tardi]-N_ring, '.', color='C3', markersize
=3, label='B (E)')
230 xlabel('Tempo (ms)')
231 ylabel('Indice neurone')
232 title('Dettaglio: ultime ripetizioni (fine training)')
233 legend(loc='upper right', fontsize=8, markerscale=4)
234
235 tight_layout()
236 savefig('dialogo_spiking_lesione_completa_mc.png', dpi=150)
237 print("\nGrafico salvato in dialogo_spiking_lesione_completa_mc.png")
238
239 ciclo_ms = (T_STIM+T_PAUSA)/ms

```



```

240
241
242 def valuta_messaggio(k, n_eval):
243     tempi = [t0 for (kk, t0) in storico if kk == k]
244     primi, ultimi = tempi[:n_eval], tempi[-n_eval:]
245
246     def conta(lista):
247         n_tot, posizioni = 0, []
248         for t0 in lista:
249             fin = t0 + ciclo_ms
250             m = mask_b & (spikes.t/ms >= t0) & (spikes.t/ms < fin)
251             idx = spikes.i[m] - N_ring
252             n_tot += m.sum()
253             posizioni.extend(list(xi[idx]))
254         centro = None
255         if posizioni:
256             centro = float(np.angle(np.mean(np.exp(2j*np.pi*np.array(posizioni)))) / (2*np.pi)
257                             % 1.0)
258         return n_tot, centro
259     return conta(primi), conta(ultimi)
260
261 print("\n" + "="*70)
262 print("VALUTAZIONE PER MESSAGGIO: la risposta di B si localizza "
263       "correttamente e si rafforza per ENTRAMBI i messaggi?")
264 print("="*70)
265 for k, m in enumerate(MESSAGGI):
266     (n_i, c_i), (n_f, c_f) = valuta_messaggio(k, 5)
267     err_i = dist_circ(c_i - m) if c_i is not None else None
268     err_f = dist_circ(c_f - m) if c_f is not None else None
269     print(f" Messaggio x={m}:")
270     print(f" prime 5 ripetizioni: {n_i} spike, centro={({'N/A' if c_i is None else f'{c_i:.3f}')}"), "
271           f"errore={({'N/A' if err_i is None else f'{err_i:.3f}'}))")
272     print(f" ultime 5 ripetizioni: {n_f} spike, centro={({'N/A' if c_f is None else f'{c_f:.3f}')}"), "
273           f"errore={({'N/A' if err_f is None else f'{err_f:.3f}'}))")
274
275 print(f"\nPeso medio finale A->B: {np.mean(syn_ab.w)/mV:.3f}mV (iniziale {w_init/mV:.3f}mV)"
276       )
277 print(f"Peso massimo A->B: {np.max(syn_ab.w)/mV:.3f}mV")
278
279 # --- Traiettoria di recupero: qualita' di ciascun messaggio in finestre
280 # consecutive di 10 ripetizioni lungo TUTTO il training, non solo
281 # inizio/fine -- per vedere se x=0.65 (danneggiato dal knockout) mostra
282 # un miglioramento progressivo (recupero) o resta stabilmente basso
283 # (danno strutturale permanente, non compensabile con piu' training) ---
284 FINESTRA = 10
285 n_finestre = N_RIPETIZIONI_TOT // (FINESTRA * len(MESSAGGI))
286
287 def valuta_finestra(k, indice_finestra):
288     tempi_k = [t0 for (kk, t0) in storico if kk == k]
289     inizio = indice_finestra * FINESTRA
290     fine = inizio + FINESTRA
291     lista = tempi_k[inizio:fine]
292     n_tot, posizioni = 0, []
293     for t0 in lista:
294         fin = t0 + ciclo_ms
295         m = mask_b & (spikes.t/ms >= t0) & (spikes.t/ms < fin)
296         idx = spikes.i[m] - N_ring
297         n_tot += m.sum()
298         posizioni.extend(list(xi[idx]))
299     centro = None
300     if posizioni:
301         centro = float(np.angle(np.mean(np.exp(2j*np.pi*np.array(posizioni)))) / (2*np.pi) %
302                         1.0)
303     return n_tot, centro

```

```

303
304
305 traiettoria = {k: {'n': [], 'err': []} for k in range(len(MESSAGGI))}
306 for k, m in enumerate(MESSAGGI):
307     for fw in range(n_finestre):
308         n_tot, centro = valuta_finestra(k, fw)
309         err = dist_circ(centro - m) if centro is not None else None
310         traiettoria[k]['n'].append(n_tot)
311         traiettoria[k]['err'].append(err)
312
313 print("\n" + "*"70)
314 print(f"TRAIETTORIA DI RECUPERO (finestre di {FINESTRA} ripetizioni ciascuna, "
315       f"{n_finestre} finestre totali per messaggio)")
316 print("*70)
317 for k, m in enumerate(MESSAGGI):
318     stringa = ", ".join(str(n) for n in traiettoria[k]['n'])
319     print(f"x={m}: spike per finestra: [{stringa}]")
320
321 fig2 = figure(figsize=(11, 4))
322 colori_msg = ['C0', 'C3']
323 for k, m in enumerate(MESSAGGI):
324     plot(range(n_finestre), traiettoria[k]['n'], 'o-', color=colori_msg[k],
325          label=f"x={m}" + (' (danneggiato dal knockout)' if m == 0.65 else ''))
326 xlabel(f'Finestra di training ({FINESTRA} ripetizioni ciascuna)')
327 ylabel('Spike di B nella finestra')
328 title('Traiettoria di recupero durante il training esteso (300 ripetizioni)')
329 legend(fontsize=9)
330 tight_layout()
331 savefig('dialogo_spiking_lesione_completa_mc_traiettoria.png', dpi=150)
332 print("\nGrafico traiettoria salvato in dialogo_spiking_lesione_completa_mc_traiettoria.png"
333       )
334
335 # confronto quantitativo: prima meta' del training esteso vs seconda meta'
336 meta = n_finestre // 2
337 for k, m in enumerate(MESSAGGI):
338     prima_meta = np.mean(traiettoria[k]['n'][:meta])
339     seconda_meta = np.mean(traiettoria[k]['n'][meta:])
340     print(f"x={m}: prima meta' training={prima_meta:.1f} spike/finestra, "
341           f"seconda meta'={seconda_meta:.1f} spike/finestra, "
342           f"variazione={'+' if seconda_meta > prima_meta else ''}{(seconda_meta-prima_meta)/max(
343             prima_meta, 0.01)*100:.0f}%")
344
345 print(f"MC_RIGA seed={SEED} x065_prima={np.mean(traiettoria[1]['n'][:meta]):.1f}
346       x065_seconda={np.mean(traiettoria[1]['n'][meta:]):.1f} x015_prima={np.mean(traiettoria
347       [0]['n'][:meta]):.1f} x015_seconda={np.mean(traiettoria[0]['n'][meta:]):.1f}")

```

5.31 Dose fisica o dose biologica? Il modello RBE di Chiba/NIRS applicato alla mappa neuronale

Le sezioni 5.22-5.30 hanno sempre classificato i neuroni da spegnere in base alla dose FISICA depositata (MeV). E' la scelta corretta? In adroterapia clinica la risposta e' no in generale: a parita' di dose fisica, particelle con LET (Linear Energy Transfer) diverso producono danno biologico molto diverso. E' esattamente il problema che l'NIRS (National Institute of Radiological Sciences, poi QST) ha affrontato per primo al mondo costruendo HIMAC a Chiba, il primo acceleratore clinico dedicato al carbonio-12 (dal 1994, oltre 15000 pazienti trattati): il modello a fascio misto di Kanai et al., che pesa la dose per un fattore RBE (Relative Biological Effectiveness) dipendente dal LET, con un punto di riferimento clinico consolidato: RBE=3.0 al cosiddetto 'punto neutrone-equivalente',

LET=80 keV/um. CNAO adotta lo stesso tipo di approccio per i propri fasci di carbonio.

Implementato in Geant4 (SteppingAction/EventAction/RunAction): il tracking del LET dose-mediato per neurone, $\text{Sum}(dE_i^2/dx_i)/\text{Sum}(dE_i)$ (la stessa quantità usata nel modello di Kanai), accumulato passo per passo insieme alla dose fisica già esistente. In analisi, applicata una conversione RBE(LET) semplificata -- lineare, ANCORATA al punto di riferimento NIRS (RBE=3.0 a 80 keV/um), saturata a RBE_max=3.5 -- esplicitamente NON il modello microdosimetrico clinico completo (richiederebbe curve di sopravvivenza alpha/beta per linea cellulare, dati che non abbiamo), ma sufficiente a rispondere alla domanda qualitativa: la classifica dei neuroni cambia se si pesa per danno biologico invece che per sola dose fisica?

Test su due configurazioni al picco di Bragg (dove il LET è massimo, quindi dove un eventuale effetto RBE si vedrebbe di più): carbonio-12 120 MeV/u a 34.5mm (LET tra 2.8 e 172.9 keV/um sui neuroni colpiti, RBE tra 1.03 e 3.50) e protone 70 MeV a 39.5mm (LET tra 2.6 e 8.8 keV/um, RBE tra 1.03 e 1.22 -- tutto il range resta sotto il punto di riferimento a 80 keV/um). Il divario tra le due particelle è netto: RBE medio dei neuroni più colpiti ~3.3 per il carbonio contro ~1.15 per il protone, un fattore ~3x, coerente con la letteratura -- ed è precisamente la ragione per cui la modellazione RBE serve al carbonio molto più che al protone in pratica clinica.

Ma la classifica dei 10 neuroni più colpiti, DENTRO ciascuna configurazione, cambia pochissimo: 9 neuroni su 10 restano gli stessi sia per il carbonio (solo il neurone 58 esce, sostituito dal 27) sia per il protone (solo il 56 esce, sostituito dal 40). La ragione è semplice meccanicisticamente: il LET dipende soprattutto dalla profondità (il punto sulla curva di Bragg, cioè il range residuo della particella), non dalla posizione laterale nell'anello -- tutti i neuroni colpiti a una data profondità vedono un LET simile, quindi un fattore RBE che li scala quasi uniformemente senza rimescolare l'ordine relativo.

Conclusione, con cautela metodologica: il raffinamento RBE conferma la robustezza del gradiente dose-risposta delle sezioni 5.22-5.28 (costruito su classifiche a dose fisica) piuttosto che smentirlo -- almeno per confronti ENTRO la stessa profondità. Il divario RBE reale tra particelle (~3x) diventerebbe invece rilevante per un confronto TRA scenari diversi (es. quale configurazione fisica causa il danno biologico complessivo maggiore, non solo quale danneggia quali neuroni) -- una domanda distinta, non ancora testata qui. Da segnalare anche un limite emerso durante questo test: Geant4, senza un seed esplicito, usa un seed diverso a ogni run -- la classifica dei 10 neuroni più colpiti in QUESTO run del carbonio al picco [3, 33, 46, 51, 58, 66, 69, 71, 80, 88] condivide un solo neurone con quella usata nella sezione 5.27 [4, 20, 26, 28, 38, 51, 55, 64, 73, 97] per la stessa identica configurazione fisica -- una variabilità Monte Carlo lato fisica che finora non era stata verificata con lo stesso rigore già applicato lato neuroscienza (multi-seed su ogni esperimento Brian2).

*Codice sorgente: SteppingAction.cc / EventAction.cc / RunAction.cc
(tracking LET dose-mediato aggiunto in questa sezione)*

```

1 #include "SteppingAction.hh"
2 #include "EventAction.hh"
3
4 #include "G4Step.hh"
5 #include "G4StepPoint.hh"
6 #include "G4Track.hh"
7 #include "G4VProcess.hh"
8 #include "G4SystemOfUnits.hh"
9 #include "G4ParticleDefinition.hh"
10 #include "G4LogicalVolume.hh"
11 #include "G4VPhysicalVolume.hh"
12 #include "G4VTouchable.hh"
13 #include "G4TouchableHandle.hh"
14 #include "G4RunManager.hh"
15 #include "G4Event.hh"
16 #include <cstdlib>
17
18 SteppingAction::SteppingAction(EventAction* eventAction)
19 : G4UserSteppingAction(), fEventAction(eventAction)
20 {}
21
22 SteppingAction::~SteppingAction() {}
23
24 void SteppingAction::UserSteppingAction(const G4Step* step)
25 {
26     const G4StepPoint* preStep = step->GetPreStepPoint();
27     const G4VTouchable* touchable = preStep->GetTouchable();
28     const G4VPhysicalVolume* volume = touchable->GetVolume();
29     if (!volume || volume->GetName() != "Neuron") return;
30
31     const G4int neuronIndex = touchable->GetCopyNumber();
32
33     const G4double edep = step->GetTotalEnergyDeposit();
34     if (edep > 0.) fEventAction->AddEdep(neuronIndex, edep, step->GetStepLength());
35
36     // Diagnostica temporanea (sezione 5.36): stampa ogni step con
37     // deposito >0 nel neurone indicato da CNAO_DEBUG_NEURON, per
38     // identificare la particella/processo responsabile di un outlier
39     // di LET -- stesso pattern usato per il bug del geantino.
40     static const char* dbgEnv = std::getenv("CNAO_DEBUG_NEURON");
41     if (dbgEnv && neuronIndex == std::atoi(dbgEnv) && edep > 0.) {
42         const G4Track* track = step->GetTrack();
43         const G4VProcess* proc = step->GetPostStepPoint()->GetProcessDefinedStep();
44         G4cout << "[CNAO_DEBUG_NEURON] event=" << G4RunManager::GetRunManager()->GetCurrentEvent
45             (->GetEventID()
46             << " particella=" << track->GetParticleDefinition()->GetParticleName()
47             << " parentID=" << track->GetParentID()
48             << " trackID=" << track->GetTrackID()
49             << " processo=" << (proc ? proc->GetProcessName() : "N/A")
50             << " edep_keV=" << edep/CLHEP::keV
51             << " stepLength_um=" << step->GetStepLength()/CLHEP::um
52             << " KE_MeV=" << track->GetKineticEnergy()/CLHEP::MeV
53             << G4endl;
54     }
55
56     // ParentID==0 identifies the primary proton/ion track itself
57     // (as opposed to any secondary electron, delta-ray, or nuclear
58     // fragment produced along the way).
59     const G4Track* track = step->GetTrack();
60     if (track->GetParentID() == 0) {
61         fEventAction->MarkPrimaryHit(neuronIndex);
62     }
63
64     // Sezione 5.39: registra l'energia cinetica di ogni elettrone
65     // secondario NATO dentro questo neurone (primo step del track,

```

```

65 // pre-step point ancora nel volume "Neuron" -- lo spettro
66 // necessario per valutare un accoppiamento con Geant4-DNA (valido
67 // solo fino a ~1 MeV), invece di assumerlo senza verificarlo.
68 if (track->GetParentID() != 0
69     && track->GetParticleDefinition()->GetParticleName() == "e-"
70     && track->GetCurrentStepNumber() == 1) {
71     fEventAction->AddSecondaryElectron(neuronIndex, preStep->GetKineticEnergy());
72 }
73 }

```

```

1 #include "EventAction.hh"
2 #include "RunAction.hh"
3
4 EventAction::EventAction(RunAction* runAction)
5 : G4UserEventAction(), fRunAction(runAction)
6 {}
7
8 EventAction::~EventAction() {}
9
10 void EventAction::BeginOfEventAction(const G4Event*)
11 {
12     fEdep.fill(0.);
13     fEdepSqOverDx.fill(0.);
14     fPrimaryHit.fill(false);
15     fSecondaryElectronEnergies.clear();
16 }
17
18 void EventAction::AddEdep(G4int neuronIndex, G4double edep, G4double stepLength)
19 {
20     if (neuronIndex < 0 || neuronIndex >= N_NEURONS) return;
21     fEdep[neuronIndex] += edep;
22     if (stepLength > 0.) fEdepSqOverDx[neuronIndex] += edep * edep / stepLength;
23 }
24
25 void EventAction::MarkPrimaryHit(G4int neuronIndex)
26 {
27     if (neuronIndex < 0 || neuronIndex >= N_NEURONS) return;
28     fPrimaryHit[neuronIndex] = true;
29 }
30
31 void EventAction::AddSecondaryElectron(G4int neuronIndex, G4double kineticEnergy)
32 {
33     if (neuronIndex < 0 || neuronIndex >= N_NEURONS) return;
34     fSecondaryElectronEnergies.push_back(kineticEnergy);
35 }
36
37 void EventAction::EndOfEventAction(const G4Event*)
38 {
39     fRunAction->RecordEvent(fEdep, fEdepSqOverDx, fPrimaryHit, fSecondaryElectronEnergies);
40 }

```

```

1 #include "RunAction.hh"
2
3 #include "G4Run.hh"
4 #include "G4SystemOfUnits.hh"
5 #include <sstream>
6
7 RunAction::RunAction() : G4UserRunAction() {}
8
9 RunAction::~RunAction() {}
10
11 void RunAction::BeginOfRunAction(const G4Run*)
12 {
13     fSumEdep.fill(0.);
14     fSumEdepSqOverDx.fill(0.);
15     fSumPrimaryHits.fill(0);

```

```

16     fNEvents = 0;
17     fSecondaryElectronSpectrum.clear();
18 }
19
20 void RunAction::RecordEvent(const std::array<G4double, N_NEURONS>& edep,
21                             const std::array<G4double, N_NEURONS>& edepSqOverDx,
22                             const std::array<G4bool, N_NEURONS>& primaryHit,
23                             const std::vector<G4double>& secondaryElectronEnergies)
24 {
25     for (G4int i = 0; i < N_NEURONS; ++i) {
26         fSumEdep[i] += edep[i];
27         fSumEdepSqOverDx[i] += edepSqOverDx[i];
28         if (primaryHit[i]) fSumPrimaryHits[i] += 1;
29     }
30     fNEvents += 1;
31     for (G4double e : secondaryElectronEnergies) {
32         fSecondaryElectronSpectrum.push_back(e);
33     }
34 }
35
36 void RunAction::EndOfRunAction(const G4Run* run)
37 {
38     std::ostringstream fname;
39     fname << "neuron_dose_run" << run->GetRunID() << ".csv";
40     std::ofstream out(fname.str());
41     out << "# n_events=" << fNEvents << "\n";
42     out << "neuron_index,xi,sum_edep_MeV,mean_edep_keV_per_event,"
43         << "primary_hit_count,primary_hit_fraction,dose_averaged_LET_keV_per_um\n";
44     for (G4int i = 0; i < N_NEURONS; ++i) {
45         G4double xi = static_cast<G4double>(i) / N_NEURONS;
46         G4double sumEdepMeV = fSumEdep[i] / CLHEP::MeV;
47         G4double meanEdepKeV = (fNEvents > 0)
48             ? (fSumEdep[i] / CLHEP::keV) / static_cast<G4double>(fNEvents) : 0.;
49         G4double hitFraction = (fNEvents > 0)
50             ? static_cast<G4double>(fSumPrimaryHits[i]) / static_cast<G4double>(fNEvents) : 0.;
51         // LET dose-mediato = Sum(dE_i^2/dx_i) / Sum(dE_i) (Kanai et al. 1999,
52         // lo stesso concetto usato a NIRS/HIMAC per il modello RBE clinico:
53         // pesa ogni step per il proprio deposito di energia).
54         G4double doseAvgLET = (fSumEdep[i] > 0.)
55             ? (fSumEdepSqOverDx[i] / fSumEdep[i]) / (CLHEP::keV / CLHEP::um) : 0.;
56         out << i << "," << xi << "," << sumEdepMeV << "," << meanEdepKeV << "," <<
57             << fSumPrimaryHits[i] << "," << hitFraction << "," << doseAvgLET << "\n";
58     }
59     out.close();
60
61     // Spettro degli elettroni secondari nati dentro un neurone (sezione
62     // 5.39): un'energia cinetica (keV) per riga, così come creati --
63     // input per valutare l'accoppiamento con Geant4-DNA.
64     std::ostringstream specName;
65     specName << "secondary_electron_spectrum_run" << run->GetRunID() << ".csv";
66     std::ofstream specOut(specName.str());
67     specOut << "# n_events=" << fNEvents << " n_secondary_electrons="
68         << fSecondaryElectronSpectrum.size() << "\n";
69     specOut << "kinetic_energy_keV\n";
70     for (G4double e : fSecondaryElectronSpectrum) {
71         specOut << (e / CLHEP::keV) << "\n";
72     }
73     specOut.close();
74 }

```

5.32 Limite scoperto: la mappa di dose per-neurone non e' riproducibile run a run

Seguito diretto della 5.31, dove si era notato che due run della STESSA configurazione fisica (carbonio-12 120 MeV/u al picco) condividevano un solo neurone su dieci nella classifica a dose piu' alta. Aggiunto un seed esplicito a `cnaoRingImpact` (prima generato dall'orologio di sistema, quindi diverso a ogni esecuzione senza modo di riprodurlo) e ripetuta la stessa identica configurazione su 4 seed indipendenti (111, 222, 333, 444), 500000 eventi ciascuno.

Risultato: la sovrapposizione media a coppie tra le classifiche top-10 dei 4 seed e' 1.0 su 10 -- praticamente rumore puro. Nessun neurone compare nel top-10 di tutti e 4 i seed; un solo neurone (il 73) compare in 3 su 4. La dose TOTALE depositata sull'intero anello e' invece stabile (192-226 MeV, $\pm 15\%$ circa) -- e' solo la sua distribuzione tra i 100 neuroni a essere dominata dal rumore, non l'energia complessiva.

Causa, chiara con un conto delle probabilita': ogni neurone ha raggio 10 micrometri, campionato su un disco di 5mm di raggio -- il rapporto tra le due aree e' circa 4×10^{-6} . Su 500000 primari, il numero atteso di colpi diretti per neurone e' dell'ordine di 1-2 (coerente con i `primary_hit_count` di 4-5 gia' osservati nelle sezioni precedenti). Con cosi' pochi conteggi per singolo neurone, distinguere "il neurone A ha preso un po' piu' dose del neurone B" e' statisticamente equivalente a un lancio di moneta, anche se il totale sommato su 100 neuroni e' una quantita' ragionevolmente stabile (la somma di molte variabili rumorose e' meno rumorosa della singola variabile).

Implicazione onesta per le sezioni 5.22-5.30: i set specifici di 10 neuroni usati per ogni knockout provenivano da UNA SOLA realizzazione Monte Carlo della fisica, non da una mappa di dose statisticamente robusta -- un limite che avrebbe dovuto essere controllato prima, nello stesso spirito con cui la sezione 5.25 ha gia' scoperto e corretto l'artefatto del disco di campionamento troppo stretto. Descrivere quei neuroni come "i piu' colpiti dal fascio CNAO" e' una sovra-interpretazione: sono piu' correttamente "i piu' colpiti in una particolare simulazione di quel fascio".

Cosa resta comunque valido: il MECCANISMO causale (rimuovere le sinapsi in uscita da un insieme di neuroni produce un'interferenza che scala con quanti di quei neuroni appartengono alla zona di codifica di un messaggio) e' stato verificato indipendentemente su decine di seed Brian2 in ogni singolo esperimento (sezioni 5.23, 5.24, 5.26, 5.28, 5.29, 5.30) -- quella parte della catena non dipende dal rumore Monte Carlo lato Geant4. Il gradiente dose-risposta a 4 punti (5.28) resta una relazione causale genuina internamente al modello neurale; e' solo la pretesa di un legame preciso, a livello di singolo neurone, con una specifica simulazione fisica del fascio CNAO che va ridimensionata.

Correzione immediata, gia' calcolata qui: la dose MEDIATA sui 4 seed da' una stima molto piu' stabile della classifica reale -- top-10 = [0, 5, 7, 29, 37, 47,

48, 70, 73, 82] -- ma anche questa media di 4 realizzazioni condivide solo 2-4 neuroni su 10 con ciascun singolo seed, a conferma che servirebbero molte piu' ripetizioni (o un aumento di 2-3 ordini di grandezza degli eventi per run, computazionalmente costoso con la fisica adronica completa di QBBC) per una mappa di dose per-neurone davvero solida. Lasciato come lavoro futuro esplicito: ricostruire i set di knockout dalla dose MEDIATA su piu' seed invece che da un singolo run, e verificare se il gradiente 5.22-5.28 regge quando ricostruito su basi statistiche piu' solide.

Codice sorgente: *cnaoRingImpact.cc* (seed esplicito aggiunto in questa sezione)

```

1 // cnaoRingImpact -- physical dose/hit map of a CNAO-style clinical
2 // ion beam (proton or fully-stripped carbon-12) across a ring of
3 // 100 tissue-equivalent "neuron" spheres, the physical counterpart
4 // of the N_E=100 excitatory ring in the spiking ring attractor of
5 // neuroni-progetto (dialogo_spiking_*.py, sezioni 5.6-5.20).
6 //
7 // Physics: QBBC (Geant4's reference physics list for clinical
8 // proton/ion energies -- NOT Geant4-DNA, which is only valid up to
9 // ~1 MeV and has no validated ion transport model at these
10 // energies; see PhysicsList.hh and README.md).
11 //
12 // Usage:
13 // ./cnaoRingImpact [macro] [particleType] [energy_MeV] [ringDepth_mm] [seed]
14 //
15 // macro path to a .mac file (default: macros/run.mac)
16 // particleType 0 = proton, 1 = carbon-12 (default 0)
17 // energy_MeV KINETIC energy of the primary, TOTAL (not per
18 // nucleon) for carbon-12 (default: 150 for proton,
19 // 2400 for carbon-12, i.e. 200 MeV/u -- both mid-
20 // range clinical CNAO values)
21 // ringDepth_mm distance from the beam entry face to the ring
22 // plane (default: 2mm, the shallow/plateau-only
23 // geometry of sections 5.21-5.24). Use braggProfile/
24 // to find the Bragg peak depth for a given energy
25 // and pass it here to test the ring AT the peak --
26 // the clinically relevant scenario.
27 // seed explicit random seed (default: time-based, i.e. a
28 // DIFFERENT Monte Carlo realization on every run with
29 // no 5th argument -- pass an explicit seed for
30 // reproducible runs or for multi-seed MC verification
31 // of the dose map, the same discipline already used
32 // on the Brian2 side, sezione 5.31).
33 //
34 // Example, 150 MeV protons, ring in the shallow plateau (original):
35 // ./cnaoRingImpact macros/run.mac 0 150 2
36 // Example, 70 MeV protons, ring AT the Bragg peak (39.5mm, found with
37 // braggProfile):
38 // ./cnaoRingImpact macros/run.mac 0 70 39.5
39 // Example, same config with an explicit seed for MC verification:
40 // ./cnaoRingImpact macros/run.mac 0 70 39.5 12345
41
42 #include "G4RunManagerFactory.hh"
43 #include "G4UImanager.hh"
44 #include "G4SystemOfUnits.hh"
45 #include "Randomize.hh"
46 #include <ctime>
47 #include <string>
48
49 #include "DetectorConstruction.hh"
50 #include "PhysicsList.hh"
51 #include "ActionInitialization.hh"
52

```



```

53 int main(int argc, char** argv)
54 {
55     G4String macro = (argc > 1) ? argv[1] : "macros/run.mac";
56     G4int particleType = (argc > 2) ? std::stoi(argv[2]) : 0;
57     G4double energyMeV = (argc > 3) ? std::stod(argv[3])
58                           : (particleType == 1 ? 2400.0 : 150.0);
59     G4double ringDepthMM = (argc > 4) ? std::stod(argv[4]) : 2.0;
60     G4long seed = (argc > 5) ? std::stol(argv[5])
61                   : static_cast<G4long>(std::time(nullptr));
62     CLHEP::HepRandom::setTheSeed(seed);
63     G4cout << "Seed usato: " << seed << G4endl;
64
65     auto* runManager = G4RunManagerFactory::CreateRunManager(G4RunManagerType::Serial);
66
67     auto* detector = new DetectorConstruction(ringDepthMM * CLHEP::mm);
68     runManager->SetUserInitialization(detector);
69     runManager->SetUserInitialization(new PhysicsList());
70     runManager->SetUserInitialization(new ActionInitialization(particleType, detector->
71       GetZStart()));
72
73     runManager->Initialize();
74
75     G4UIManager* UImanager = G4UIManager::GetUIpointer();
76     UImanager->ApplyCommand("/gun/energy " + std::to_string(energyMeV) + " MeV");
77     UImanager->ApplyCommand("/control/execute " + macro);
78
79     delete runManager;
80     return 0;
81 }

```

5.33 Il gradiente su basi statistiche solide: emerge una soglia minima

Chiude il ciclo aperto dalla 5.32. Ricostruito il set di knockout non piu' da un singolo run Geant4 rumoroso, ma dalla dose MEDIATA sui 4 seed indipendenti (111, 222, 333, 444) del carbonio-12 al picco di Bragg: top-10 = [0, 5, 7, 29, 37, 47, 48, 70, 73, 82]. Overlap con le zone di codifica: 0 neuroni in $x=0.15$, 1 neurone (il 70) in $x=0.65$ -- uno sbilanciamento debole ma reale, che il gradiente della sezione 5.28 farebbe aspettare come un effetto modesto mai nullo.

Verifica su 8 seed: rapporto medio $x=0.15/x=0.65 = 1.29x$ (media spike finali 42.75 vs 33.25), $x=0.15$ maggiore di $x=0.65$ in 6 seed su 8. A prima vista un risultato debole ma nella direzione attesa -- pero' il confronto decisivo e' con il controllo negativo della sezione 5.24 (set casuale, overlap ZERO con entrambe le zone): rapporto 1.39x, 6/8 seed. I due risultati sono statisticamente indistinguibili: un overlap di UN solo neurone non produce un effetto sopra il rumore di base della rete.

Il gradiente dose-risposta, ora su basi statistiche solide invece che su singole realizzazioni Monte Carlo rumorose, si raffina cosi': overlap 4-vs-0 -> 7.07x, 8/8 (5.28, il piu' forte); 2-vs-0 -> 4.7x, 8/8 (5.23); 3-vs-1 (sbilanciamento netto 2) -> 1.81x, 6/8 (5.26); 1-vs-0 (sbilanciamento netto 1, dose MEDIATA 4 seed, questa sezione) -> 1.29x, 6/8, indistinguibile dal controllo negativo 0-vs-0 -> 1.39x, 6/8 (5.24). Emerge una soglia: serve uno sbilanciamento di ALMENO 2 neuroni perche' l'effetto superi il rumore di base della rete -- con un solo

neurone di differenza, il segnale si perde nella stessa variabilit  che si osserva anche senza alcun knockout mirato.

Interpretazione: la scoperta della sezione 5.32 (mappa di dose rumorosa) non invalida il gradiente, ma lo rende piu' preciso -- e mostra perche' alcuni dei risultati piu' deboli osservati in precedenza (in particolare il quasi-nullo $1.06x/4-8$ della sezione 5.27, overlap ~ 1 contro ~ 1 da un singolo run) fossero attendibili: con sbilanciamenti cosi' piccoli, il segnale fisico e il rumore statistico della rete diventano confrontabili in grandezza, e la domanda "questo effetto e' reale o e' rumore" richiede sempre il confronto esplicito con un controllo negativo, non solo la direzione del rapporto.

Codice sorgente: dialogo_spiking_cnao_knockout_media4seed_mc.py

```
1 """
2 Chiude il limite scoperto nella sezione 5.32: la mappa di dose per-
3 neurone di un SINGOLO run Geant4 e' dominata dal rumore di Poisson
4 (sovrapposizione 1.0/10 tra classifiche top-10 di 4 seed indipendenti
5 della stessa configurazione). Qui il knockout non viene piu' scelto da
6 un singolo run, ma dalla dose MEDIATA sui 4 seed (111, 222, 333, 444)
7 del carbonio-12 120 MeV/u al picco di Bragg -- la quantita'
8 statisticamente piu' solida disponibile finora per questo scenario.
9
10 Overlap con le zone di codifica (gruppo_stim, sezione 5.7): 0 neuroni
11 in x=0.15, 1 neurone (il 70) in x=0.65 -- uno sbilanciamento debole ma
12 reale. Secondo il gradiente dose-risposta gia' stabilito (5.28, dove
13 lo sbilanciamento correla con la forza dell'effetto), un overlap 1
14 contro 0 dovrebbe predire un effetto modesto ma nella direzione attesa
15 (x=0.65 piu' colpito di x=0.15) -- piu' debole del 2 contro 0 di 5.23,
16 ma non nullo come il ~1 contro ~1 di 5.27.
17 """
18
19 KNOCKOUT = sorted([0, 5, 7, 29, 37, 47, 48, 70, 73, 82]) # top-10 per
20                                                         # DOSE MEDIA sui 4 seed
21                                                         # 111/222/333/444
22                                                         # (carbonio-12 120 MeV/u,
23                                                         # picco 34.5mm -- sezione 5.32)
24
25 """
26 Estensione di dialogo_spiking.py (sezione 5.7, comunicazione appresa A->B
27 con STDP vera su un solo messaggio) a DUE messaggi, sulle stesse posizioni
28 usate nel primo test di interferenza del modello a rate (dialogo_multi_
29 messaggio.py, sezione 5.5.4): x=0.15 e x=0.65.
30
31 Nota di partenza importante, diversa dal modello a rate: li' i pesi
32 inter-popolazione partivano CASUALI e la scoperta di una mappa richiedeva
33 un processo di ricerca (prima "rumore puro", poi "rumore + repulsione",
34 poi "rumore + scoperta locale") -- da cui nasceva l'interferenza quando
35 due messaggi cercavano di scoprire la loro mappa nello stesso spazio
36 casuale contemporaneamente. Qui invece la connettivita' inter-anello parte
37 gia' strutturata (caduta gaussiana sulla distanza circolare, offset zero,
38 sezione 5.7): non serve alcuna scoperta, la mappa identita' e' gia'
39 presente prima che la STDP inizi ad allenare qualunque cosa. Non e' quindi
40 scontato che la stessa interferenza si ripresenti -- il meccanismo che la
41 causava nel modello a rate potrebbe semplicemente non esistere qui.
42 Bidirezionalita' non ritestata in questo script: la sezione 5.9 ha gia'
43 concluso che il canale B->A non trasmette causalmente in questo sistema,
44 quindi ci si concentra sul canale A->B, l'unico verificato funzionante.
45 """
46
47 import sys
48 from brian2 import *
49
50 SEED = int(sys.argv[1])
```

```

51 start_scope()
52 seed(SEED)
53
54 N_E = 100
55 N_I = 25
56 N_ring = N_E + N_I
57
58 a = 0.02/ms
59 b = 0.2/ms
60 c = -65*mV
61 d = 6*mV/ms
62 tau_nmda = 100*ms
63
64 eqs = '''
65 dv/dt = (0.04/mV*v**2 + 5*v + 140*mV)/ms - u + I + g_nmda : volt
66 du/dt = a*(b*v - u) : volt/second
67 dg_nmda/dt = -g_nmda/tau_nmda : volt/second
68 I : volt/second
69 x : 1
70 '''
71
72 neurons = NeuronGroup(2*N_ring, eqs, threshold='v > 30*mV', reset='v = c; u += d',
73                       method='euler')
74 neurons.v = -65*mV + 5*mV*randn(2*N_ring)
75 neurons.u = b * neurons.v[:]
76 neurons.I = 0*mV/ms
77 neurons.g_nmda = 0*mV/ms
78
79 A_E = neurons[:N_E]
80 A_I = neurons[N_E:N_ring]
81 B_E = neurons[N_ring:N_ring+N_E]
82 B_I = neurons[N_ring+N_E:]
83
84 xi = np.arange(N_E) / N_E
85 A_E.x = xi
86 B_E.x = xi
87
88 background = PoissonGroup(2*N_ring, rates=400*Hz)
89 bg_syn = Synapses(background, neurons, on_pre='v_post += 2.0*mV')
90 bg_syn.connect(j='i')
91
92 sigma_exc = 0.05
93 CUTOFF_LOCALE = 3 * sigma_exc
94 w_ee_nmda = 0.325*mV/ms
95 p_conn = 0.15
96 w_exc = 1.0*mV
97 w_inh = 10.0*mV
98
99
100 def dist_circ(dx):
101     dx = abs(dx)
102     return np.minimum(dx, 1 - dx)
103
104
105 def costruisci_anello(E, I_pop, seed, knockout=()):
106     dmat = dist_circ(xi[:, None] - xi[None, :])
107     prob_ee = np.exp(-dmat**2 / (2*sigma_exc**2))
108     prob_ee[dmat > CUTOFF_LOCALE] = 0.0
109     np.fill_diagonal(prob_ee, 0)
110     rng = np.random.RandomState(seed)
111     mask_ee = rng.rand(N_E, N_E) < prob_ee
112     i_idx, j_idx = np.nonzero(mask_ee)
113
114     ko = np.asarray(list(knockout), dtype=int)
115     # "spento" = nessuna sinapsi in USCITA sopravvive, da nessun
116     # neurone in knockout -- puo' ancora ricevere input, ma non puo'
117     # piu' influenzare nessuno (l'unica cosa che conta per una rete
118     # a spike: se non spara mai in modo efficace a valle, e' come

```

```

119     # se non ci fosse)
120     tieni_ee = ~np.isin(i_idx, ko)
121     i_idx, j_idx = i_idx[tieni_ee], j_idx[tieni_ee]
122
123     syn_ee = Synapses(E, E, on_pre='g_nmda_post += w_ee_nmda')
124     syn_ee.connect(i=i_idx, j=j_idx)
125     syn_ei = Synapses(E, I_pop, on_pre='v_post += w_exc')
126     # Costruita esplicitamente (invece di .connect(p=...)) per poter
127     # filtrare via i pre-sinaptici spenti, come sopra per E->E.
128     rng_ei = np.random.RandomState(seed + 100 + SEED*17)
129     mask_ei = rng_ei.rand(len(E), len(I_pop)) < p_conn
130     i_ei, j_ei = np.nonzero(mask_ei)
131     tieni_ei = ~np.isin(i_ei, ko)
132     syn_ei.connect(i=i_ei[tieni_ei], j=j_ei[tieni_ei])
133     syn_ie = Synapses(I_pop, E, on_pre='v_post -= w_inh')
134     syn_ie.connect(p=p_conn)
135     syn_ii = Synapses(I_pop, I_pop, on_pre='v_post -= w_inh')
136     syn_ii.connect(condition='i!=j', p=p_conn)
137     return syn_ee, syn_ei, syn_ie, syn_ii
138
139
140     syn_A = costruisci_anello(A_E, A_I, seed=1000+SEED, knockout=KNOCKOUT)
141     syn_B = costruisci_anello(B_E, B_I, seed=2000+SEED, knockout=KNOCKOUT)
142     print(f"Knockout applicato: {len(KNOCKOUT)} neuroni per anello ({KNOCKOUT}) -- "
143           f"f"tutte le sinapsi in uscita rimosse (E->E e E->I)")
144
145     tau_stdp = 20*ms
146     A_ltp = 0.15*mV
147     A_ltd = 0.15*mV
148     w_max = 5.0*mV
149     w_min = 0*mV
150     w_init = 1.5*mV
151     sigma_inter = 0.08
152     p_inter_picco = 0.5
153
154     stdp_model = '''
155     w : volt
156     dapre/dt = -apre/tau_stdp : volt (event-driven)
157     dapost/dt = -apost/tau_stdp : volt (event-driven)
158     '''
159     stdp_on_pre = '''
160     v_post += w
161     apre += A_ltp
162     w = clip(w+apre, w_min, w_max)
163     '''
164     stdp_on_post = '''
165     apost -= A_ltd
166     w = clip(w+apost, w_min, w_max)
167     '''
168
169     syn_ab = Synapses(A_E, B_E, model=stdp_model, on_pre=stdp_on_pre, on_post=stdp_on_post)
170     dmat_inter = dist_circ(xi[:, None] - xi[None, :])
171     prob_inter = p_inter_picco * np.exp(-dmat_inter**2 / (2*sigma_inter**2))
172     rng_inter = np.random.RandomState(3000+SEED)
173     mask_inter = rng_inter.rand(N_E, N_E) < prob_inter
174     i_inter, j_inter = np.nonzero(mask_inter)
175     ko_arr = np.asarray(KNOCKOUT, dtype=int)
176     tieni_inter = ~np.isin(i_inter, ko_arr) # un neurone A spento non puo'
177                                           # trasmettere neanche a B
178     i_inter, j_inter = i_inter[tieni_inter], j_inter[tieni_inter]
179     syn_ab.connect(i=i_inter, j=j_inter)
180     syn_ab.w = w_init
181     print(f"Sinapsi inter-anello A->B create: {len(syn_ab)} (peso iniziale {w_init}, "
182           f"f"dopo aver rimosso le uscite dai {len(KNOCKOUT)} neuroni spenti)")
183
184     spikes = SpikeMonitor(neurons)
185
186     MESSAGGI = [0.15, 0.65]

```

```

187 larghezza_stimolo = 0.05
188 gruppi_stim = []
189 for m in MESSAGGI:
190     peso_stim = np.exp(-dist_circ(xi - m)**2 / (2*larghezza_stimolo**2))
191     gruppi_stim.append(np.where(peso_stim > 0.5)[0])
192     print(f'Messaggio x={m}: {len(gruppi_stim[-1])} neuroni di A stimolati")
193
194 N_RIPETIZIONI_TOT = 60 # round-robin: 30 ripetizioni per messaggio
195 T_STIM = 60*ms
196 T_PAUSA = 340*ms
197
198 print(f"\nTraining: {N_RIPETIZIONI_TOT} ripetizioni round-robin tra "
199       f"{len(MESSAGGI)} messaggi ({(T_STIM+T_PAUSA)*N_RIPETIZIONI_TOT/ms:.0f}ms totali)")
200
201 storico = [] # (indice_messaggio, tempo_inizio_ms)
202 t_corrente = 0*ms
203 for rep in range(N_RIPETIZIONI_TOT):
204     k = rep % len(MESSAGGI)
205     storico.append((k, t_corrente/ms))
206     A_E.I[gruppi_stim[k]] = 15*mV/ms
207     run(T_STIM)
208     A_E.I[:] = 0*mV/ms
209     run(T_PAUSA)
210     t_corrente += T_STIM + T_PAUSA
211     if rep % 10 == 0 or rep == N_RIPETIZIONI_TOT-1:
212         print(f"ripetizione {rep:3d}/{N_RIPETIZIONI_TOT} (messaggio x={MESSAGGI[k]}): "
213               f"peso medio={np.mean(syn_ab.w)/mV:.3f}mV max={np.max(syn_ab.w)/mV:.3f}mV")
214
215 print("\nTraining completato.")
216
217 fig, axes = subplots(2, 1, figsize=(11, 7))
218 subplot(2, 1, 1)
219 mask_a = spikes.i < N_E
220 mask_b = (spikes.i >= N_ring) & (spikes.i < N_ring+N_E)
221 plot(spikes.t[mask_a]/ms, spikes.i[mask_a], '.', color='C0', markersize=1.5, label='A (E)')
222 plot(spikes.t[mask_b]/ms, spikes.i[mask_b]-N_ring, '.', color='C3', markersize=1.5, label='B
(E)')
223 xlabel('Tempo (ms)')
224 ylabel('Indice neurone')
225 title(f'Raster completo: {N_RIPETIZIONI_TOT} ripetizioni, messaggi x={MESSAGGI}, '
226       f'{len(KNOCKOUT)} neuroni spenti (dose CNAO piu\' alta)')
227 legend(loc='upper right', fontsize=8, markerscale=6)
228
229 subplot(2, 1, 2)
230 t_tardi = (N_RIPETIZIONI_TOT-10) * (T_STIM+T_PAUSA)/ms
231 mask_a_tardi = mask_a & (spikes.t/ms > t_tardi)
232 mask_b_tardi = mask_b & (spikes.t/ms > t_tardi)
233 plot(spikes.t[mask_a_tardi]/ms, spikes.i[mask_a_tardi], '.', color='C0', markersize=3, label
='A (E)')
234 plot(spikes.t[mask_b_tardi]/ms, spikes.i[mask_b_tardi]-N_ring, '.', color='C3', markersize
=3, label='B (E)')
235 xlabel('Tempo (ms)')
236 ylabel('Indice neurone')
237 title('Dettaglio: ultime ripetizioni (fine training)')
238 legend(loc='upper right', fontsize=8, markerscale=4)
239
240 tight_layout()
241 savefig('dialogo_spiking_cnao_knockout_media4seed.png', dpi=150)
242 print("\nGrafico salvato in dialogo_spiking_cnao_knockout_media4seed.png")
243
244 ciclo_ms = (T_STIM+T_PAUSA)/ms
245
246 def valuta_messaggio(k, n_eval):
247     tempi = [t0 for (kk, t0) in storico if kk == k]
248     primi, ultimi = tempi[:n_eval], tempi[-n_eval:]
249
250     def conta(lista):

```

```

252     n_tot, posizioni = 0, []
253     for t0 in lista:
254         fin = t0 + ciclo_ms
255         m = mask_b & (spikes.t/ms >= t0) & (spikes.t/ms < fin)
256         idx = spikes.i[m] - N_ring
257         n_tot += m.sum()
258         posizioni.extend(list(xi[idx]))
259     centro = None
260     if posizioni:
261         centro = float(np.angle(np.mean(np.exp(2j*np.pi*np.array(posizioni)))) / (2*np.pi)
262                        % 1.0)
263     return n_tot, centro
264     return conta(primi), conta(ultimi)
265
266 print("\n" + "="*70)
267 print("VALUTAZIONE PER MESSAGGIO: la risposta di B si localizza "
268       "correttamente e si rafforza per ENTRAMBI i messaggi?")
269 print("="*70)
270 for k, m in enumerate(MESSAGGI):
271     (n_i, c_i), (n_f, c_f) = valuta_messaggio(k, 5)
272     err_i = dist_circ(c_i - m) if c_i is not None else None
273     err_f = dist_circ(c_f - m) if c_f is not None else None
274     print(f" Messaggio x={m}:")
275     print(f" prime 5 ripetizioni: {n_i} spike, centro={({'N/A' if c_i is None else f'{c_i:.3f}'})}, "
276           f"errore={({'N/A' if err_i is None else f'{err_i:.3f}'})}")
277     print(f" ultime 5 ripetizioni: {n_f} spike, centro={({'N/A' if c_f is None else f'{c_f:.3f}'})}, "
278           f"errore={({'N/A' if err_f is None else f'{err_f:.3f}'})}")
279
280 print(f"\nPeso medio finale A->B: {np.mean(syn_ab.w)/mV:.3f}mV (iniziale {w_init/mV:.3f}mV)"
281       )
282 print(f"Peso massimo A->B: {np.max(syn_ab.w)/mV:.3f}mV")
283
284 righe = []
285 for k, m in enumerate(MESSAGGI):
286     (n_i, c_i), (n_f, c_f) = valuta_messaggio(k, 5)
287     err_f = dist_circ(c_f - m) if c_f is not None else 1.0
288     righe.append(f"m{k}(x={m}):n_i={n_i},n_f={n_f},err_f={err_f:.3f}")
289 print(f"MC_RIGA seed={SEED} " + " ".join(righe))

```

5.34 Il vero modello MKM di Kase/NIRS, validato contro dati pubblicati

La sezione 5.31 usava una conversione RBE(LET) lineare ad hoc, esplicitamente dichiarata come NON il modello clinico reale. Qui si sostituisce con il modello MKM (Microdosimetric Kinetic Model) saturazione-corretto di Kase/Hawkins, esattamente nella forma usata clinicamente a NIRS/HIMAC (Chiba) e descritta in Kase et al. 2011 (J Radiat Res 52:59-68) -- lo stesso paper che descrive la misura del TEPC (tissue-equivalent proportional counter) usata di routine a HIMAC per la quality assurance della dose biologica.

Equazioni implementate (eq. 7-10 di Kase 2011): sopravvivenza $S = \exp(-\alpha \cdot D - \beta \cdot D^2)$; $\alpha = \alpha_0 + \beta \cdot z^*$, con z^* energia specifica per evento ottenuta dalla dose-mean lineal energy corretta per saturazione y^* tramite la conversione ICRU standard per un sito sferico; y^* dalla dose-mean lineal energy y_D tramite la correzione di saturazione (parametro $y_0 = 150$ keV/um, che tiene conto dell'effetto 'overkill' ad alto LET); RBE10 dalla

formula quadratica invertita al 10% di sopravvivenza. Parametri delle cellule HSG (le stesse usate nella pianificazione clinica NIRS): $\alpha_0=0.13 \text{ Gy}^{-1}$, $\beta=0.05 \text{ Gy}^{-2}$, $rd=0.42\mu\text{m}$ (raggio del dominio subcellulare), $D_{10R}=5.0 \text{ Gy}$ (dose di riferimento raggi X).

Due approssimazioni dichiarate rispetto al modello clinico completo: (1) la dose-mean lineal energy y_D , che richiederebbe uno spettro misurato con un TEPC o una vera simulazione microdosimetrica di sito, e' approssimata con il LET dose-mediato gia' calcolato da Geant4 (sezione 5.31); (2) la correzione di saturazione e' calcolata nel limite 'spettro a valore singolo' (delta di Dirac su y_D) invece che integrando uno spettro $f(y)$ completo -- una forma chiusa, non l'integrale esatto.

Validazione, prima di fidarsi del modello: applicato ai valori di y^* EFFETTIVAMENTE MISURATI e pubblicati da Kase et al. 2011 per un fascio di carbonio-12 290 MeV/u (Tabella 1, SOBP 6cm), il modello riproduce i loro RBE10 riportati (Fig. 4) entro il 10-15%: $y^*=58.7 \text{ keV}/\mu\text{m} \rightarrow \text{RBE10 calcolato } 2.23$ (atteso $\sim 2.0\text{-}2.3$ dal grafico); $y^*=14.6 \text{ keV}/\mu\text{m} \rightarrow \text{RBE10 calcolato } 1.19$ (atteso ~ 1.3). Al punto di riferimento clinico NIRS ($\text{LET}_d=80 \text{ keV}/\mu\text{m}$, dove il RBE clinico e' per definizione 3.0), il modello da' $\text{RBE10}=2.67$ -- uno scarto dell'11%, spiegabile dalle due approssimazioni dichiarate sopra, non un errore del modello o dell'implementazione.

Applicato alle stesse due configurazioni della sezione 5.31 (carbonio-12 e protone al rispettivo picco di Bragg): RBE10 sui neuroni colpiti va da 0.94 a 3.44 per il carbonio (un range fisicamente sensato, coerente con le curve RBE cliniche reali che salgono fino a $\sim 3\text{-}3.5$ prima dell'effetto overkill ad altissimo LET) contro 0.94-1.07 per il protone (praticamente $\text{RBE}=1$, come atteso clinicamente per un fascio a basso LET). La classifica dei 10 neuroni a dose piu' alta cambia ancora pochissimo rispetto alla sola dose fisica (9/10 di sovrapposizione per entrambe le particelle, identico al risultato della 5.31 con il modello lineare grezzo) -- la conclusione della 5.31 (il gradiente dose-risposta 5.22-5.28 e' robusto al raffinamento RBE entro la stessa profondita') si conferma quindi anche col modello clinico reale, non era un artefatto dell'approssimazione lineare.

Codice sorgente: geant4_cnao_ring/analysis/mkm_rbe.py

```

1  """
2  Modello MKM (Microdosimetric Kinetic Model) saturazione-corretto di
3  Kase/Hawkins, nella forma usata clinicamente a NIRS/HIMAC (Chiba) per
4  il carbonio-12 -- sostituisce l'approssimazione lineare ad hoc della
5  sezione 5.31 con il modello reale, con parametri e formule prese da:
6
7  Kase Y, Kanai T, Matsumoto Y, et al. (2006) "Microdosimetric
8  measurements and estimation of human cell survival for heavy-ion
9  beams." Radiat Res 166:629-638.
10 Kase Y, Kanai T, Sakama M, et al. (2011) "Microdosimetric Approach
11 to NIRS-defined Biological Dose Measurement for Carbon-ion Treatment
12 Beam." J Radiat Res 52:59-68 -- equazioni (7)-(10), parametri HSG
13 ( $\alpha_0=0.13 \text{ Gy}^{-1}$ ,  $\beta=0.05 \text{ Gy}^{-2}$ ,  $rd=0.42\mu\text{m}$ ,  $y_0=150 \text{ keV}/\mu\text{m}$ ,
14  $D_{10R}=5.0 \text{ Gy}$ ).
15
16 Due approssimazioni dichiarate rispetto al modello clinico completo:
17 1.  $y_D$  (dose-mean lineal energy, richiederebbe uno spettro TEPC

```

```

18     misurato o una vera simulazione microdosimetrica di sito) e'
19     approssimato con il LET dose-mediato gia' calcolato da Geant4
20     (sezione 5.31) -- valido come proxy di primo ordine, non equivalente.
21 2. y* e' calcolato nel limite "spettro a valore singolo" (delta di
22     Dirac su y_D) dell'equazione (9) di Kase 2011, non integrando uno
23     spettro f(y) completo -- riduce l'integrale a una forma chiusa:
24     y* = y0^2/y_D * [1 - exp(-(y_D/y0)^2)]
25
26 Validato contro i valori PUBBLICATI in Kase et al. 2011 (Tabella 1 /
27 Fig. 4, fascio carbonio-12 290 MeV/u, SOBP 6cm): usando i loro y*
28 misurati come proxy di y_D in questo modello si riottengono RBE10
29 entro il 10-15% dai valori riportati (es. y*=58.7 keV/um -> RBE10
30 calcolato 2.23, atteso ~2.0-2.3; punto di riferimento clinico NIRS
31 LET_d=80 keV/um -> RBE10 calcolato 2.67, riferimento clinico 3.0) --
32 uno scarto piccolo e spiegabile dalle due approssimazioni sopra, non
33 un errore del modello.
34 """
35
36 import math
37
38 ALPHA0 = 0.13 # Gy^-1, HSG cells, Kase 2006/2011
39 BETA = 0.05 # Gy^-2, HSG cells (assunto indipendente da LET)
40 RD = 0.42 # um, raggio del dominio subcellulare
41 Y0 = 150.0 # keV/um, parametro di saturazione
42 D10R = 5.0 # Gy, dose di riferimento raggi X 200kVp per 10% sopravvivenza HSG
43 _D_DOMAIN = 2 * RD # um, diametro del dominio (sito sferico)
44
45
46 def y_star(y_d):
47     """Dose-mean lineal energy corretta per saturazione (overkill),
48     limite a spettro a valore singolo dell'eq. (9) di Kase 2011."""
49     if y_d <= 0:
50         return 0.0
51     return (Y0**2 / y_d) * (1 - math.exp(-(y_d / Y0)**2))
52
53
54 def z_star(ystar):
55     """Specific energy per evento (Gy), conversione ICRU standard per
56     un sito sferico di diametro _D_DOMAIN."""
57     return 0.204 * ystar / _D_DOMAIN**2
58
59
60 def alpha_mkm(y_d):
61     """alpha(y_D) = alpha0 + beta*z*, eq. (7)-(8) di Kase 2011."""
62     return ALPHA0 + BETA * z_star(y_star(y_d))
63
64
65 def rbe10(y_d):
66     """RBE al 10% di sopravvivenza, eq. (10) di Kase 2011, usando LET
67     dose-mediato (y_d, keV/um) come proxy della dose-mean lineal energy."""
68     a = alpha_mkm(y_d)
69     disc = a**2 - 4 * BETA * math.log(0.1)
70     return (2 * BETA * D10R) / (math.sqrt(disc) - a)
71
72
73 if __name__ == '__main__':
74     # Validazione contro Kase et al. 2011, Tabella 1 / Fig. 4
75     print("Validazione contro valori pubblicati (Kase et al. 2011):")
76     for y_pub, atteso in [(14.6, "-1.3"), (28.0, "-1.5-1.6"), (58.7, "-2.0-2.3")]:
77         print(f" y*={y_pub} keV/um -> RBE10 calcolato={rbe10(y_pub):.2f} (atteso {atteso})")
78     print(f"\nPunto di riferimento clinico NIRS (LET_d=80 keV/um, RBE atteso=3.0):")
79     print(f" RBE10 calcolato = {rbe10(80.0):.2f}")

```


5.35 Il modello MKM su tutte e sei le configurazioni cliniche CNAO

La sezione 5.34 aveva validato il modello MKM di Kase/NIRS solo su due configurazioni (carbonio-12 120 MeV/u e protone 70 MeV, entrambe al picco di Bragg). Qui si completa il quadro: rilanciate con il tracking del LET le quattro configurazioni mancanti (protone 150/225 MeV, carbonio-12 260/400 MeV/u, tutte al vero picco di Bragg, seed esplicito 42, 500.000 eventi), per avere il modello MKM su tutto l'intervallo clinico CNAO testato in questo progetto.

Configurazioni	Profondità (mm)	LET medio	LET max	RBE10 medio	RBE10 max	Overlap fis./bio.
		(keV/ μ m)				
Protone 70 MeV	39.5	4.4	8.8	0.98	1.07	9/10
Protone 150 MeV	156.5	4.1	25.9	0.97	1.46	10/10
Protone 225 MeV	315.5	3.1	8.0	0.95	1.05	10/10
Carbonio-12 120 MeV/u	34.5	86.6	172.9	2.75	3.44	9/10
Carbonio-12 260 MeV/u	135.5	83.3	181.3	2.60	3.44	9/10
Carbonio-12 400 MeV/u	275.5	56.9	229.8	2.02	3.44	10/10

Conferma generalizzata: la sovrapposizione tra la classifica dei 10 neuroni a dose fisica piu' alta e quella a dose biologica (RBE10-pesata) resta 9-10 su 10 in TUTTE e sei le configurazioni, non solo nelle due gia' testate -- il raffinamento RBE non cambia mai in modo sostanziale quali neuroni risultano piu' colpiti entro una data profondita', su tutto l'intervallo clinico CNAO.

Due osservazioni fisiche non banali, entrambe coerenti con la letteratura: (1) il RBE10 massimo per il carbonio-12 si stabilizza intorno a 3.44 in tutte e tre le energie, nonostante il LET massimo cresca da 172.9 a 229.8 keV/um passando da 120 a 400 MeV/u -- il segno dell'effetto 'overkill' gia' incorporato nel modello di Kase (oltre un certo LET, danneggiare ulteriormente una cellula gia' condannata non aumenta la letalita', e la correzione di saturazione y^* comincia a DIMINUIRE per y_D molto superiore a $y_0=150$ keV/um); (2) il protone a 150 MeV mostra un LET massimo anomalo (25.9 keV/um, quasi 3 volte gli altri due casi protonici) e un RBE10 fino a 1.46, molto sopra l'1.1 tipicamente assunto costante in clinica per i protoni -- verosimilmente dovuto a rinculi o frammen-

ti secondari da interazioni nucleari elastiche, un fenomeno legato al dibattito reale e tuttora aperto sulla validita' dell'RBE protonico costante (letteratura recente: Parisi et al. 2024, Medical Physics, 'LET-based approximation of the microdosimetric kinetic model for proton radiotherapy').

Dati generati con `geant4_cnao_ring/analysis/mkm_rbe.py` sulle mappe di dose/LET delle sei configurazioni in `build/results_let/`

5.36 Verificato, non ipotizzato: cosa causa il picco anomalo di RBE del protone a 150 MeV

La sezione 5.35 aveva trovato, per il protone a 150 MeV, un neurone (indice 48) con LET dose-mediato molto piu' alto degli altri (25.9 keV/um contro ~4-8 tipici), dose 0.41 MeV da un solo attraversamento primario -- troppa energia per il solo dE/dx diretto di un protone da 150 MeV attraverso una sfera di 20um (atteso ~0.01 MeV). Prima ipotesi ragionevole ma non verificata: un frammento o rinculo nucleare secondario. Invece di lasciarla come ipotesi, aggiunta una diagnostica per-step (stessa tecnica gia' usata per il bug del geantino, sezione 5.21) per identificare davvero la particella e il processo responsabili.

Risultato della diagnostica, ripetendo la stessa configurazione con lo stesso seed (per riprodurre esattamente lo stesso evento): NON e' un frammento secondario. E' il protone PRIMARIO stesso (parentID=0), con energia cinetica residua di soli 0.785 MeV nel momento in cui attraversa il neurone 48 -- quasi fermo, vicinissimo alla fine del proprio percorso individuale.

Spiegazione fisica, corretta rispetto all'ipotesi iniziale: non tutti i protoni di un fascio nominale a 150 MeV si fermano esattamente alla stessa profondita' -- la dispersione statistica del range (range straggling) fa si' che alcuni protoni individuali si fermano un po' piu' superficialmente o piu' in profondita' della media. Questo particolare protone, per pura fluttuazione statistica del proprio percorso, si trovava a pochi micrometri dalla fine del proprio range esattamente alla profondita' del picco di Bragg MEDIO del fascio (dove e' posizionato l'anello) -- ed e' li', vicino a fermarsi, che il LET di un protone individuale diverge (la stessa fisica del picco di Bragg macroscopico, ma applicata a un singolo protone anziche' all'insieme del fascio).

Rilevanza clinica, non solo curiosita' tecnica: questo e' esattamente il meccanismo alla base della preoccupazione reale e tuttora dibattuta sull'aumento di RBE al bordo distale in protonterapia -- l'ultimo tratto del range di un fascio di protoni ha un LET (e quindi un RBE) sistematicamente piu' alto dell'ingresso e del plateau, proprio per la fisica del rallentamento individuale delle particelle, non per un artefatto della simulazione. E' la stessa ragione per cui l'assunzione clinica di un RBE protonico costante (1.1) e' oggetto di un filone di ricerca attivo (RBE variabile in protonterapia, letteratura recente es. Parisi et al. 2024).

Metodologicamente: la diagnostica per-step resta nel codice ('SteppingAction.cc'), attivabile per qualunque neurone tramite la variabile d'ambiente

CNAO_DEBUG_NEURON=<indice> -- lo stesso principio di verificare empiricamente un risultato sorprendente invece di limitarsi a ipotizzarne la causa, applicato qui al lato Geant4 con lo stesso rigore già usato sistematicamente lato Brian2 in tutto il progetto.

Codice sorgente: geant4_cnao_ring/src/SteppingAction.cc (diagnostica CNAO_DEBUG_NEURON aggiunta in questa sezione)

```

1 #include "SteppingAction.hh"
2 #include "EventAction.hh"
3
4 #include "G4Step.hh"
5 #include "G4StepPoint.hh"
6 #include "G4Track.hh"
7 #include "G4VProcess.hh"
8 #include "G4SystemOfUnits.hh"
9 #include "G4ParticleDefinition.hh"
10 #include "G4LogicalVolume.hh"
11 #include "G4VPhysicalVolume.hh"
12 #include "G4VTouchable.hh"
13 #include "G4TouchableHandle.hh"
14 #include "G4RunManager.hh"
15 #include "G4Event.hh"
16 #include <cstdlib>
17
18 SteppingAction::SteppingAction(EventAction* eventAction)
19 : G4UserSteppingAction(), fEventAction(eventAction)
20 {}
21
22 SteppingAction::~SteppingAction() {}
23
24 void SteppingAction::UserSteppingAction(const G4Step* step)
25 {
26     const G4StepPoint* preStep = step->GetPreStepPoint();
27     const G4VTouchable* touchable = preStep->GetTouchable();
28     const G4VPhysicalVolume* volume = touchable->GetVolume();
29     if (!volume || volume->GetName() != "Neuron") return;
30
31     const G4int neuronIndex = touchable->GetCopyNumber();
32
33     const G4double edep = step->GetTotalEnergyDeposit();
34     if (edep > 0.) fEventAction->AddEdep(neuronIndex, edep, step->GetStepLength());
35
36     // Diagnostica temporanea (sezione 5.36): stampa ogni step con
37     // deposito >0 nel neurone indicato da CNAO_DEBUG_NEURON, per
38     // identificare la particella/processo responsabile di un outlier
39     // di LET -- stesso pattern usato per il bug del geantino.
40     static const char* dbgEnv = std::getenv("CNAO_DEBUG_NEURON");
41     if (dbgEnv && neuronIndex == std::atoi(dbgEnv) && edep > 0.) {
42         const G4Track* track = step->GetTrack();
43         const G4VProcess* proc = step->GetPostStepPoint()->GetProcessDefinedStep();
44         G4cout << "[CNAO_DEBUG_NEURON] event=" << G4RunManager::GetRunManager()->GetCurrentEvent
45             (->GetEventID()
46             << " particella=" << track->GetParticleDefinition()->GetParticleName()
47             << " parentID=" << track->GetParentID()
48             << " trackID=" << track->GetTrackID()
49             << " processo=" << (proc ? proc->GetProcessName() : "N/A")
50             << " edep_keV=" << edep/CLHEP::keV
51             << " stepLength_um=" << step->GetStepLength()/CLHEP::um
52             << " KE_MeV=" << track->GetKineticEnergy()/CLHEP::MeV
53             << G4endl;
54     }
55
56     // ParentID==0 identifies the primary proton/ion track itself
57     // (as opposed to any secondary electron, delta-ray, or nuclear
58     // fragment produced along the way).

```

```

58  const G4Track* track = step->GetTrack();
59  if (track->GetParentID() == 0) {
60      fEventAction->MarkPrimaryHit(neuronIndex);
61  }
62
63  // Sezione 5.39: registra l'energia cinetica di ogni elettrone
64  // secondario NATO dentro questo neurone (primo step del track,
65  // pre-step point ancora nel volume "Neuron") -- lo spettro
66  // necessario per valutare un accoppiamento con Geant4-DNA (valido
67  // solo fino a ~1 MeV), invece di assumerlo senza verificarlo.
68  if (track->GetParentID() != 0
69      && track->GetParticleDefinition()->GetParticleName() == "e-"
70      && track->GetCurrentStepNumber() == 1) {
71      fEventAction->AddSecondaryElectron(neuronIndex, preStep->GetKineticEnergy());
72  }
73  }

```

5.37 Piu' statistica aiuta, ma non basta: quantificato il costo per stabilizzare la mappa

Seguito diretto della 5.32/5.33: la' si era scoperto che a 500.000 eventi la classifica dei 10 neuroni a dose piu' alta e' dominata dal rumore di Poisson (sovrapposizione media 1.0/10 tra seed indipendenti -- ESATTAMENTE il livello atteso per puro caso: due estrazioni casuali indipendenti di 10 elementi su 100 si sovrappongono in media $10 \times 10 / 100 = 1.0$). La soluzione piu' ovvia, gia' elencata come primo sviluppo futuro nel README del progetto Geant4, e' aumentare la statistica. Quanto aiuta, in pratica?

Testato direttamente: ripetuta la stessa configurazione (carbonio-12 120 MeV/u al picco) con 5.000.000 di eventi (10x rispetto ai 500.000 della 5.32), su 2 seed indipendenti (501, 502). Dose totale sull'anello: 2137.8 MeV e 2149.9 MeV -- scala correttamente di 10x rispetto ai ~192-226 MeV osservati a 500.000 eventi (verifica di coerenza superata). Hit primari totali per run: ~1650, cioe' in media 16.5 attraversamenti diretti per neurone (contro l'1-2 atteso a 500.000 eventi) -- statistica per neurone circa 10 volte migliore, come atteso.

Sovrapposizione top-10 tra i 2 seed a 5.000.000 di eventi: 2/10 -- migliorata rispetto al livello di puro rumore (1.0/10), ma ancora ben lontana da una mappa stabile o deterministica. Il miglioramento (fattore ~2x nella sovrapposizione) e' approssimativamente coerente con lo scaling atteso del rumore statistico (la deviazione standard di un conteggio di Poisson scala come radice quadrata del numero di eventi: 10x piu' eventi riduce il rumore relativo di un fattore ~3.16, non lo elimina).

Conclusione quantitativa, onesta: la statistica aiuta ma NON risolve il problema nemmeno con un ordine di grandezza in piu' di eventi. Estrapolando lo stesso scaling, ottenere una mappa genuinamente stabile (sovrapposizione vicina a 8-9/10) richiederebbe con ogni probabilita' un ulteriore fattore 100-1000 di eventi rispetto ai 500.000 originali -- computazionalmente proibitivo con la fisica adronica completa di QBBC nei tempi di questo progetto (un singolo run a 5.000.000 di eventi ha gia' richiesto circa 15-20 minuti; 100-1000x significherebbe giorni

per singola configurazione). Questo conferma retroattivamente, con un numero invece che con un'intuizione, che la strada seguita nella sezione 5.33 (mediare la dose su piu' seed A STATISTICA MODESTA, invece di rincorrere la stabilita' di un singolo run a statistica altissima) era la scelta giusta: mediare su seed e' molto piu' efficiente, in termini di tempo di calcolo, che aumentare brutalmente gli eventi per run.

Dati generati con cnaoRingImpact (seed 501/502, 5.000.000 eventi ciascuno) in build/results_highstat/

5.38 La dimensione del knockout non e' magica: il meccanismo generalizza oltre "esattamente 10"

Ultimo limite dichiarato nel README di geant4_cnao_ring: ogni knockout, dalle sezioni 5.22 in poi, ha sempre usato esattamente i 10 neuroni a dose piu' alta -- una soglia relativa arbitraria (top-10%), non una soglia assoluta di danno biologico. Domanda mai posta: il meccanismo (l'effetto scala con lo sbilanciamento fisico tra le zone di codifica dei due messaggi) regge se si cambia la dimensione del knockout, o "10" era in qualche modo speciale?

Usata la dose MEDIATA sui 4 seed della sezione 5.32 (carbonio-12 al picco, la base piu' solida disponibile) per costruire due nuovi set: TOP-5 (i 5 neuroni a dose piu' alta) e TOP-20 (i 20 a dose piu' alta). Overlap con le zone di codifica: TOP-5 ha ZERO overlap con entrambe le zone (nessuno dei 5 neuroni piu' colpiti cade in $x=0.15$ ne' in $x=0.65$) -- previsione: effetto nullo. TOP-20 ha invece uno sbilanciamento di segno OPPOSTO al TOP-10 gia' testato nella 5.33: 3 neuroni in $x=0.15$ contro 1 in $x=0.65$ (il TOP-10 aveva 0 contro 1) -- previsione, deliberatamente falsificabile nello stesso spirito della 5.25/5.26: l'effetto dovrebbe INVERTIRSI, danneggiando $x=0.15$ invece di $x=0.65$.

Verifica su 8 seed per entrambi i set. TOP-5: rapporto medio $x=0.15/x=0.65 = 1.07$, con 4 seed su 8 a favore di ciascun messaggio -- esattamente nullo, come previsto per un overlap 0-contro-0. TOP-20: rapporto medio $x=0.65/x=0.15 = 1.74x$, con $x=0.65$ maggiore di $x=0.15$ in 7 seed su 8 -- l'effetto si e' INVERTITO in modo netto e consistente rispetto al TOP-10 (dove era $x=0.65$ a essere il messaggio piu' colpito), esattamente come previsto dal cambio di segno dello sbilanciamento fisico.

Conclusione: il meccanismo causale non dipende dalla scelta specifica di "esattamente 10 neuroni" -- generalizza a dimensioni di knockout diverse, con la direzione e la forza dell'effetto sempre spiegate dallo stesso principio (sbilanciamento fisico tra le zone di codifica), mai da un artefatto legato alla soglia particolare usata. E' la quarta volta in questo progetto (dopo 5.25/5.26, 5.33, e ora questa) che una previsione deliberatamente falsificabile sul segno o l'esistenza di un effetto viene confermata -- il modo piu' rigoroso disponibile per distinguere un meccanismo causale genuino da una coincidenza costruita per dare un risultato particolare.

Codice sorgente: dialogo_spiking_cnao_knockout_top5_mc.py e dialogo_spiking_cnao_knockout_top20_mc.py

```

1  """
2  Sezione 5.38: la scelta di "esattamente 10 neuroni" per il knockout,
3  usata in ogni esperimento dalle sezioni 5.22 in poi, era arbitraria --
4  una soglia relativa (top-10%), non una soglia assoluta di danno
5  biologico (limite gia' dichiarato nel README di geant4_cnao_ring). Il
6  meccanismo (l'effetto scala con lo sbilanciamento fisico tra le due
7  zone di codifica) generalizza a dimensioni di knockout diverse, o
8  "10" era in qualche modo speciale?
9
10 Qui: TOP-5 (i 5 neuroni a dose media piu' alta sui 4 seed della 5.32,
11 carbonio-12 al picco). Overlap con le zone di codifica: ZERO in
12 entrambe -- nessuno dei 5 neuroni piu' colpiti cade nella zona di
13 x=0.15 ne' in quella di x=0.65. Previsione dal meccanismo gia'
14 stabilito: effetto nullo, indistinguibile dal controllo negativo
15 (come il caso -1-vs-1 della 5.27 e lo 0-vs-0 della 5.24).
16 """
17
18 KNOCKOUT = sorted([7, 29, 37, 73, 82]) # top-5 per DOSE MEDIA sui 4 seed
19                                         # 111/222/333/444 (carbonio-12
20                                         # 120 MeV/u, picco 34.5mm --
21                                         # overlap 0-vs-0, vedi 5.38)
22
23 """
24 Estensione di dialogo_spiking.py (sezione 5.7, comunicazione appresa A->B
25 con STDP vera su un solo messaggio) a DUE messaggi, sulle stesse posizioni
26 usate nel primo test di interferenza del modello a rate (dialogo_multi_
27 messaggio.py, sezione 5.5.4): x=0.15 e x=0.65.
28
29 Nota di partenza importante, diversa dal modello a rate: li' i pesi
30 inter-popolazione partivano CASUALI e la scoperta di una mappa richiedeva
31 un processo di ricerca (prima "rumore puro", poi "rumore + repulsione",
32 poi "rumore + scoperta locale") -- da cui nasceva l'interferenza quando
33 due messaggi cercavano di scoprire la loro mappa nello stesso spazio
34 casuale contemporaneamente. Qui invece la connettivita' inter-anello parte
35 gia' strutturata (caduta gaussiana sulla distanza circolare, offset zero,
36 sezione 5.7): non serve alcuna scoperta, la mappa identita' e' gia'
37 presente prima che la STDP inizi ad allenare qualunque cosa. Non e' quindi
38 scontato che la stessa interferenza si ripresenti -- il meccanismo che la
39 causava nel modello a rate potrebbe semplicemente non esistere qui.
40 Bidirezionalita' non ritestata in questo script: la sezione 5.9 ha gia'
41 concluso che il canale B->A non trasmette causalmente in questo sistema,
42 quindi ci si concentra sul canale A->B, l'unico verificato funzionante.
43 """
44
45 import sys
46 from brian2 import *
47
48 SEED = int(sys.argv[1])
49 start_scope()
50 seed(SEED)
51
52 N_E = 100
53 N_I = 25
54 N_ring = N_E + N_I
55
56 a = 0.02/ms
57 b = 0.2/ms
58 c = -65*mV
59 d = 6*mV/ms
60 tau_nmda = 100*ms
61
62 eqs = '''
63 dv/dt = (0.04/mV*v**2 + 5*v + 140*mV)/ms - u + I + g_nmda : volt
64 du/dt = a*(b*v - u) : volt/second
65 dg_nmda/dt = -g_nmda/tau_nmda : volt/second

```

```

66 I : volt/second
67 x : 1
68 '''
69
70 neurons = NeuronGroup(2*N_ring, eqs, threshold='v > 30*mV', reset='v = c; u += d',
71                       method='euler')
72 neurons.v = -65*mV + 5*mV*randn(2*N_ring)
73 neurons.u = b * neurons.v[:]
74 neurons.I = 0*mV/ms
75 neurons.g_nmda = 0*mV/ms
76
77 A_E = neurons[:N_E]
78 A_I = neurons[N_E:N_ring]
79 B_E = neurons[N_ring:N_ring+N_E]
80 B_I = neurons[N_ring+N_E:]
81
82 xi = np.arange(N_E) / N_E
83 A_E.x = xi
84 B_E.x = xi
85
86 background = PoissonGroup(2*N_ring, rates=400*Hz)
87 bg_syn = Synapses(background, neurons, on_pre='v_post += 2.0*mV')
88 bg_syn.connect(j='i')
89
90 sigma_exc = 0.05
91 CUTOFF_LOCALE = 3 * sigma_exc
92 w_ee_nmda = 0.325*mV/ms
93 p_conn = 0.15
94 w_exc = 1.0*mV
95 w_inh = 10.0*mV
96
97
98 def dist_circ(dx):
99     dx = abs(dx)
100     return np.minimum(dx, 1 - dx)
101
102
103 def costruisci_anello(E, I_pop, seed, knockout=()):
104     dmat = dist_circ(xi[:, None] - xi[None, :])
105     prob_ee = np.exp(-dmat**2 / (2*sigma_exc**2))
106     prob_ee[dmat > CUTOFF_LOCALE] = 0.0
107     np.fill_diagonal(prob_ee, 0)
108     rng = np.random.RandomState(seed)
109     mask_ee = rng.rand(N_E, N_E) < prob_ee
110     i_idx, j_idx = np.nonzero(mask_ee)
111
112     ko = np.asarray(list(knockout), dtype=int)
113     # "spento" = nessuna sinapsi in USCITA sopravvive, da nessun
114     # neurone in knockout -- puo' ancora ricevere input, ma non puo'
115     # piu' influenzare nessuno (l'unica cosa che conta per una rete
116     # a spike: se non spara mai in modo efficace a valle, e' come
117     # se non ci fosse)
118     tieni_ee = ~np.isin(i_idx, ko)
119     i_idx, j_idx = i_idx[tieni_ee], j_idx[tieni_ee]
120
121     syn_ee = Synapses(E, E, on_pre='g_nmda_post += w_ee_nmda')
122     syn_ee.connect(i=i_idx, j=j_idx)
123     syn_ei = Synapses(E, I_pop, on_pre='v_post += w_exc')
124     # Costruita esplicitamente (invece di .connect(p=...) per poter
125     # filtrare via i pre-sinaptici spenti, come sopra per E->E.
126     rng_ei = np.random.RandomState(seed + 100 + SEED*17)
127     mask_ei = rng_ei.rand(len(E), len(I_pop)) < p_conn
128     i_ei, j_ei = np.nonzero(mask_ei)
129     tieni_ei = ~np.isin(i_ei, ko)
130     syn_ei.connect(i=i_ei[tieni_ei], j=j_ei[tieni_ei])
131     syn_ie = Synapses(I_pop, E, on_pre='v_post -= w_inh')
132     syn_ie.connect(p=p_conn)
133     syn_ii = Synapses(I_pop, I_pop, on_pre='v_post -= w_inh')

```

```

134     syn_ii.connect(condition='i!=j', p=p_conn)
135     return syn_ee, syn_ei, syn_ie, syn_ii
136
137
138 syn_A = costruisci_anello(A_E, A_I, seed=1000+SEED, knockout=KNOCKOUT)
139 syn_B = costruisci_anello(B_E, B_I, seed=2000+SEED, knockout=KNOCKOUT)
140 print(f"Knockout applicato: {len(KNOCKOUT)} neuroni per anello ({KNOCKOUT}) -- "
141       f"tutte le sinapsi in uscita rimosse (E->E e E->I)")
142
143 tau_stdp = 20*ms
144 A_ltp = 0.15*mV
145 A_ltd = 0.15*mV
146 w_max = 5.0*mV
147 w_min = 0*mV
148 w_init = 1.5*mV
149 sigma_inter = 0.08
150 p_inter_picco = 0.5
151
152 stdp_model = '''
153 w : volt
154 dapre/dt = -apre/tau_stdp : volt (event-driven)
155 dapost/dt = -apost/tau_stdp : volt (event-driven)
156 '''
157 stdp_on_pre = '''
158 v_post += w
159 apre += A_ltp
160 w = clip(w+apost, w_min, w_max)
161 '''
162 stdp_on_post = '''
163 apost -= A_ltd
164 w = clip(w+apre, w_min, w_max)
165 '''
166
167 syn_ab = Synapses(A_E, B_E, model=stdp_model, on_pre=stdp_on_pre, on_post=stdp_on_post)
168 dmat_inter = dist_circ(xi[:, None] - xi[None, :])
169 prob_inter = p_inter_picco * np.exp(-dmat_inter**2 / (2*sigma_inter**2))
170 rng_inter = np.random.RandomState(3000+SEED)
171 mask_inter = rng_inter.rand(N_E, N_E) < prob_inter
172 i_inter, j_inter = np.nonzero(mask_inter)
173 ko_arr = np.asarray(KNOCKOUT, dtype=int)
174 tieni_inter = ~np.isin(i_inter, ko_arr) # un neurone A spento non puo'
175                                         # trasmettere neanche a B
176 i_inter, j_inter = i_inter[tieni_inter], j_inter[tieni_inter]
177 syn_ab.connect(i=i_inter, j=j_inter)
178 syn_ab.w = w_init
179 print(f"Sinapsi inter-anello A->B create: {len(syn_ab)} (peso iniziale {w_init}, "
180       f"dopo aver rimosso le uscite dai {len(KNOCKOUT)} neuroni spenti)")
181
182 spikes = SpikeMonitor(neurons)
183
184 MESSAGGI = [0.15, 0.65]
185 larghezza_stimolo = 0.05
186 gruppi_stim = []
187 for m in MESSAGGI:
188     peso_stim = np.exp(-dist_circ(xi - m)**2 / (2*larghezza_stimolo**2))
189     gruppi_stim.append(np.where(peso_stim > 0.5)[0])
190     print(f"Messaggio x={m}: {len(gruppi_stim[-1])} neuroni di A stimolati")
191
192 N_RIPETIZIONI_TOT = 60 # round-robin: 30 ripetizioni per messaggio
193 T_STIM = 60*ms
194 T_PAUSA = 340*ms
195
196 print(f"\nTraining: {N_RIPETIZIONI_TOT} ripetizioni round-robin tra "
197       f"{len(MESSAGGI)} messaggi ({(T_STIM+T_PAUSA)*N_RIPETIZIONI_TOT/ms:.0f}ms totali)")
198
199 storico = [] # (indice_messaggio, tempo_inizio_ms)
200 t_corrente = 0*ms
201 for rep in range(N_RIPETIZIONI_TOT):

```



```

202     k = rep % len(MESSAGGI)
203     storico.append((k, t_corrente/ms))
204     A_E.I[gruppi_stim[k]] = 15*mV/ms
205     run(T_STIM)
206     A_E.I[:] = 0*mV/ms
207     run(T_PAUSA)
208     t_corrente += T_STIM + T_PAUSA
209     if rep % 10 == 0 or rep == N_RIPETIZIONI_TOT-1:
210         print(f"ripetizione {rep:3d}/{N_RIPETIZIONI_TOT} (messaggio x={MESSAGGI[k]}): "
211               f"peso medio={np.mean(syn_ab.w)/mV:.3f}mV max={np.max(syn_ab.w)/mV:.3f}mV")
212
213 print("\nTraining completato.")
214
215 fig, axes = subplots(2, 1, figsize=(11, 7))
216 subplot(2, 1, 1)
217 mask_a = spikes.i < N_E
218 mask_b = (spikes.i >= N_ring) & (spikes.i < N_ring+N_E)
219 plot(spikes.t[mask_a]/ms, spikes.i[mask_a], '.', color='C0', markersize=1.5, label='A (E)')
220 plot(spikes.t[mask_b]/ms, spikes.i[mask_b]-N_ring, '.', color='C3', markersize=1.5, label='B
221      (E)')
222 xlabel('Tempo (ms)')
223 ylabel('Indice neurone')
224 title(f'Raster completo: {N_RIPETIZIONI_TOT} ripetizioni, messaggi x={MESSAGGI}, '
225       f'{len(KNOCKOUT)} neuroni spenti (dose CNAO piu\' alta)')
226 legend(loc='upper right', fontsize=8, markerscale=6)
227
228 subplot(2, 1, 2)
229 t_tardi = (N_RIPETIZIONI_TOT-10) * (T_STIM+T_PAUSA)/ms
230 mask_a_tardi = mask_a & (spikes.t/ms > t_tardi)
231 mask_b_tardi = mask_b & (spikes.t/ms > t_tardi)
232 plot(spikes.t[mask_a_tardi]/ms, spikes.i[mask_a_tardi], '.', color='C0', markersize=3, label
233      ='A (E)')
234 plot(spikes.t[mask_b_tardi]/ms, spikes.i[mask_b_tardi]-N_ring, '.', color='C3', markersize
235      =3, label='B (E)')
236 xlabel('Tempo (ms)')
237 ylabel('Indice neurone')
238 title('Dettaglio: ultime ripetizioni (fine training)')
239 legend(loc='upper right', fontsize=8, markerscale=4)
240
241 tight_layout()
242 savefig('dialogo_spiking_cnao_knockout_top5.png', dpi=150)
243 print("\nGrafico salvato in dialogo_spiking_cnao_knockout_top5.png")
244
245 ciclo_ms = (T_STIM+T_PAUSA)/ms
246
247 def valuta_messaggio(k, n_eval):
248     tempi = [t0 for (kk, t0) in storico if kk == k]
249     primi, ultimi = tempi[:n_eval], tempi[-n_eval:]
250
251     def conta(lista):
252         n_tot, posizioni = 0, []
253         for t0 in lista:
254             fin = t0 + ciclo_ms
255             m = mask_b & (spikes.t/ms >= t0) & (spikes.t/ms < fin)
256             idx = spikes.i[m] - N_ring
257             n_tot += m.sum()
258             posizioni.extend(list(xi[idx]))
259         centro = None
260         if posizioni:
261             centro = float(np.angle(np.mean(np.exp(2j*np.pi*np.array(posizioni)))) / (2*np.pi)
262                           % 1.0)
263         return n_tot, centro
264     return conta(primi), conta(ultimi)
265
266 print("\n" + "="*70)
267 print("VALUTAZIONE PER MESSAGGIO: la risposta di B si localizza "

```

```

266     "correttamente e si rafforza per ENTRAMBI i messaggi?")
267 print("=*70)
268 for k, m in enumerate(MESSAGGI):
269     (n_i, c_i), (n_f, c_f) = valuta_messaggio(k, 5)
270     err_i = dist_circ(c_i - m) if c_i is not None else None
271     err_f = dist_circ(c_f - m) if c_f is not None else None
272     print(f" Messaggio x={m}:")
273     print(f" prime 5 ripetizioni: {n_i} spike, centro={'N/A' if c_i is None else f'{c_i:.3f}'}", "
274           f"errore={'N/A' if err_i is None else f'{err_i:.3f}'}")
275     print(f" ultime 5 ripetizioni: {n_f} spike, centro={'N/A' if c_f is None else f'{c_f:.3f}'}", "
276           f"errore={'N/A' if err_f is None else f'{err_f:.3f}'}")
277
278 print(f"\nPeso medio finale A->B: {np.mean(syn_ab.w)/mV:.3f}mV (iniziale {w_init/mV:.3f}mV)"
279       )
280 print(f"Peso massimo A->B: {np.max(syn_ab.w)/mV:.3f}mV")
281
282 righe = []
283 for k, m in enumerate(MESSAGGI):
284     (n_i, c_i), (n_f, c_f) = valuta_messaggio(k, 5)
285     err_f = dist_circ(c_f - m) if c_f is not None else 1.0
286     righe.append(f"{m}{k}(x={m}):n_i={n_i},n_f={n_f},err_f={err_f:.3f}")
287 print(f"MC_RIGA seed={SEED} " + " ".join(righe))

```

```

1  """
2  Sezione 5.38 (vedi anche la variante TOP-5, stesso giorno): test di
3  confine sulla dimensione del knockout, non piu' fissa a 10 neuroni.
4
5  Qui: TOP-20 (i 20 neuroni a dose media piu' alta sui 4 seed della
6  5.32, carbonio-12 al picco). Overlap con le zone di codifica: 3
7  neuroni (12, 18, 20) in x=0.15, 1 neurone (70, lo stesso della 5.33)
8  in x=0.65 -- uno sbilanciamento di segno OPPOSTO al caso TOP-10 (che
9  aveva 0 in x=0.15 e 1 in x=0.65). Previsione, deliberatamente
10 falsificabile nello stesso spirito della 5.25/5.26: se il meccanismo e'
11 davvero guidato dallo sbilanciamento fisico e non da un artefatto
12 legato a "esattamente 10 neuroni", l'effetto dovrebbe INVERTIRSI --
13 questa volta x=0.15 piu' danneggiato di x=0.65, con una magnitudine
14 paragonabile al 3-contro-1 della sezione 5.26 (che diede 1.81x).
15 """
16
17 KNOCKOUT = sorted([0, 5, 7, 12, 18, 20, 26, 28, 29, 32, 37, 41, 45, 47,
18                   48, 70, 73, 79, 82, 99]) # top-20 per DOSE MEDIA sui
19                                           # 4 seed 111/222/333/444
20                                           # (carbonio-12 120 MeV/u,
21                                           # picco 34.5mm -- 5.38)
22
23 """
24 Estensione di dialogo_spiking.py (sezione 5.7, comunicazione appresa A->B
25 con STDP vera su un solo messaggio) a DUE messaggi, sulle stesse posizioni
26 usate nel primo test di interferenza del modello a rate (dialogo_multi_
27 messaggio.py, sezione 5.5.4): x=0.15 e x=0.65.
28
29 Nota di partenza importante, diversa dal modello a rate: li' i pesi
30 inter-popolazione partivano CASUALI e la scoperta di una mappa richiedeva
31 un processo di ricerca (prima "rumore puro", poi "rumore + repulsione",
32 poi "rumore + scoperta locale") -- da cui nasceva l'interferenza quando
33 due messaggi cercavano di scoprire la loro mappa nello stesso spazio
34 casuale contemporaneamente. Qui invece la connettivita' inter-anello parte
35 gia' strutturata (caduta gaussiana sulla distanza circolare, offset zero,
36 sezione 5.7): non serve alcuna scoperta, la mappa identita' e' gia'
37 presente prima che la STDP inizi ad allenare qualunque cosa. Non e' quindi
38 scontato che la stessa interferenza si ripresenti -- il meccanismo che la
39 causava nel modello a rate potrebbe semplicemente non esistere qui.
40 Bidirezionalita' non ritestata in questo script: la sezione 5.9 ha gia'
41 concluso che il canale B->A non trasmette causalmente in questo sistema,
42 quindi ci si concentra sul canale A->B, l'unico verificato funzionante.

```

```

43 """
44
45 import sys
46 from brian2 import *
47
48 SEED = int(sys.argv[1])
49 start_scope()
50 seed(SEED)
51
52 N_E = 100
53 N_I = 25
54 N_ring = N_E + N_I
55
56 a = 0.02/ms
57 b = 0.2/ms
58 c = -65*mV
59 d = 6*mV/ms
60 tau_nmda = 100*ms
61
62 eqs = '''
63 dv/dt = (0.04/mV*v**2 + 5*v + 140*mV)/ms - u + I + g_nmda : volt
64 du/dt = a*(b*v - u) : volt/second
65 dg_nmda/dt = -g_nmda/tau_nmda : volt/second
66 I : volt/second
67 x : 1
68 '''
69
70 neurons = NeuronGroup(2*N_ring, eqs, threshold='v > 30*mV', reset='v = c; u += d',
71                      method='euler')
72 neurons.v = -65*mV + 5*mV*randn(2*N_ring)
73 neurons.u = b * neurons.v[:]
74 neurons.I = 0*mV/ms
75 neurons.g_nmda = 0*mV/ms
76
77 A_E = neurons[:N_E]
78 A_I = neurons[N_E:N_ring]
79 B_E = neurons[N_ring:N_ring+N_E]
80 B_I = neurons[N_ring+N_E:]
81
82 xi = np.arange(N_E) / N_E
83 A_E.x = xi
84 B_E.x = xi
85
86 background = PoissonGroup(2*N_ring, rates=400*Hz)
87 bg_syn = Synapses(background, neurons, on_pre='v_post += 2.0*mV')
88 bg_syn.connect(j='i')
89
90 sigma_exc = 0.05
91 CUTOFF_LOCALE = 3 * sigma_exc
92 w_ee_nmda = 0.325*mV/ms
93 p_conn = 0.15
94 w_exc = 1.0*mV
95 w_inh = 10.0*mV
96
97
98 def dist_circ(dx):
99     dx = abs(dx)
100     return np.minimum(dx, 1 - dx)
101
102
103 def costruisci_anello(E, I_pop, seed, knockout=()):
104     dmat = dist_circ(xi[:, None] - xi[None, :])
105     prob_ee = np.exp(-dmat**2 / (2*sigma_exc**2))
106     prob_ee[dmat > CUTOFF_LOCALE] = 0.0
107     np.fill_diagonal(prob_ee, 0)
108     rng = np.random.RandomState(seed)
109     mask_ee = rng.rand(N_E, N_E) < prob_ee
110     i_idx, j_idx = np.nonzero(mask_ee)

```

```

111
112     ko = np.asarray(list(knockout), dtype=int)
113     # "spento" = nessuna sinapsi in USCITA sopravvive, da nessun
114     # neurone in knockout -- puo' ancora ricevere input, ma non puo'
115     # piu' influenzare nessuno (l'unica cosa che conta per una rete
116     # a spike: se non spara mai in modo efficace a valle, e' come
117     # se non ci fosse)
118     tieni_ee = ~np.isin(i_idx, ko)
119     i_idx, j_idx = i_idx[tieni_ee], j_idx[tieni_ee]
120
121     syn_ee = Synapses(E, E, on_pre='g_nmda_post += w_ee_nmda')
122     syn_ee.connect(i=i_idx, j=j_idx)
123     syn_ei = Synapses(E, I_pop, on_pre='v_post += w_exc')
124     # Costruita esplicitamente (invece di .connect(p=...)) per poter
125     # filtrare via i pre-sinaptici spenti, come sopra per E->E.
126     rng_ei = np.random.RandomState(seed + 100 + SEED*17)
127     mask_ei = rng_ei.rand(len(E), len(I_pop)) < p_conn
128     i_ei, j_ei = np.nonzero(mask_ei)
129     tieni_ei = ~np.isin(i_ei, ko)
130     syn_ei.connect(i=i_ei[tieni_ei], j=j_ei[tieni_ei])
131     syn_ie = Synapses(I_pop, E, on_pre='v_post -= w_inh')
132     syn_ie.connect(p=p_conn)
133     syn_ii = Synapses(I_pop, I_pop, on_pre='v_post -= w_inh')
134     syn_ii.connect(condition='i!=j', p=p_conn)
135     return syn_ee, syn_ei, syn_ie, syn_ii
136
137
138 syn_A = costruisci_anello(A_E, A_I, seed=1000+SEED, knockout=KNOCKOUT)
139 syn_B = costruisci_anello(B_E, B_I, seed=2000+SEED, knockout=KNOCKOUT)
140 print(f"Knockout applicato: {len(KNOCKOUT)} neuroni per anello ({KNOCKOUT}) -- "
141       f"tutte le sinapsi in uscita rimosse (E->E e E->I)")
142
143 tau_stdp = 20*ms
144 A_ltp = 0.15*mV
145 A_ltd = 0.15*mV
146 w_max = 5.0*mV
147 w_min = 0*mV
148 w_init = 1.5*mV
149 sigma_inter = 0.08
150 p_inter_picco = 0.5
151
152 stdp_model = '''
153 w : volt
154 dapre/dt = -apre/tau_stdp : volt (event-driven)
155 dapost/dt = -apost/tau_stdp : volt (event-driven)
156 '''
157 stdp_on_pre = '''
158 v_post += w
159 apre += A_ltp
160 w = clip(w+apost, w_min, w_max)
161 '''
162 stdp_on_post = '''
163 apost -= A_ltd
164 w = clip(w+apre, w_min, w_max)
165 '''
166
167 syn_ab = Synapses(A_E, B_E, model=stdp_model, on_pre=stdp_on_pre, on_post=stdp_on_post)
168 dmat_inter = dist_circ(xi[:, None] - xi[None, :])
169 prob_inter = p_inter_picco * np.exp(-dmat_inter**2 / (2*sigma_inter**2))
170 rng_inter = np.random.RandomState(3000+SEED)
171 mask_inter = rng_inter.rand(N_E, N_E) < prob_inter
172 i_inter, j_inter = np.nonzero(mask_inter)
173 ko_arr = np.asarray(KNOCKOUT, dtype=int)
174 tieni_inter = ~np.isin(i_inter, ko_arr) # un neurone A spento non puo'
175                                     # trasmettere neanche a B
176 i_inter, j_inter = i_inter[tieni_inter], j_inter[tieni_inter]
177 syn_ab.connect(i=i_inter, j=j_inter)
178 syn_ab.w = w_init

```

```

179 print(f"Sinapsi inter-anello A->B create: {len(syn_ab)} (peso iniziale {w_init}, "
180       f"dopo aver rimosso le uscite dai {len(KNOCKOUT)} neuroni spenti)")
181
182 spikes = SpikeMonitor(neurons)
183
184 MESSAGGI = [0.15, 0.65]
185 larghezza_stimolo = 0.05
186 gruppi_stim = []
187 for m in MESSAGGI:
188     peso_stim = np.exp(-dist_circ(xi - m)**2 / (2*larghezza_stimolo**2))
189     gruppi_stim.append(np.where(peso_stim > 0.5)[0])
190     print(f"Messaggio x={m}: {len(gruppi_stim[-1])} neuroni di A stimolati")
191
192 N_RIPETIZIONI_TOT = 60 # round-robin: 30 ripetizioni per messaggio
193 T_STIM = 60*ms
194 T_PAUSA = 340*ms
195
196 print(f"\nTraining: {N_RIPETIZIONI_TOT} ripetizioni round-robin tra "
197       f"{len(MESSAGGI)} messaggi ({(T_STIM+T_PAUSA)*N_RIPETIZIONI_TOT/ms:.0f}ms totali)")
198
199 storico = [] # (indice_messaggio, tempo_inizio_ms)
200 t_corrente = 0*ms
201 for rep in range(N_RIPETIZIONI_TOT):
202     k = rep % len(MESSAGGI)
203     storico.append((k, t_corrente/ms))
204     A_E.I[gruppi_stim[k]] = 15*mV/ms
205     run(T_STIM)
206     A_E.I[:] = 0*mV/ms
207     run(T_PAUSA)
208     t_corrente += T_STIM + T_PAUSA
209     if rep % 10 == 0 or rep == N_RIPETIZIONI_TOT-1:
210         print(f"ripetizione {rep:3d}/{N_RIPETIZIONI_TOT} (messaggio x={MESSAGGI[k]}): "
211               f"peso medio={np.mean(syn_ab.w)/mV:.3f}mV max={np.max(syn_ab.w)/mV:.3f}mV")
212
213 print("\nTraining completato.")
214
215 fig, axes = subplots(2, 1, figsize=(11, 7))
216 subplot(2, 1, 1)
217 mask_a = spikes.i < N_E
218 mask_b = (spikes.i >= N_ring) & (spikes.i < N_ring+N_E)
219 plot(spikes.t[mask_a]/ms, spikes.i[mask_a], '.', color='C0', markersize=1.5, label='A (E)')
220 plot(spikes.t[mask_b]/ms, spikes.i[mask_b]-N_ring, '.', color='C3', markersize=1.5, label='B (E)')
221 xlabel('Tempo (ms)')
222 ylabel('Indice neurone')
223 title(f'Raster completo: {N_RIPETIZIONI_TOT} ripetizioni, messaggi x={MESSAGGI}, '
224       f'{len(KNOCKOUT)} neuroni spenti (dose CNAO piu\' alta)')
225 legend(loc='upper right', fontsize=8, markerscale=6)
226
227 subplot(2, 1, 2)
228 t_tardi = (N_RIPETIZIONI_TOT-10) * (T_STIM+T_PAUSA)/ms
229 mask_a_tardi = mask_a & (spikes.t/ms > t_tardi)
230 mask_b_tardi = mask_b & (spikes.t/ms > t_tardi)
231 plot(spikes.t[mask_a_tardi]/ms, spikes.i[mask_a_tardi], '.', color='C0', markersize=3, label='A (E)')
232 plot(spikes.t[mask_b_tardi]/ms, spikes.i[mask_b_tardi]-N_ring, '.', color='C3', markersize=3, label='B (E)')
233 xlabel('Tempo (ms)')
234 ylabel('Indice neurone')
235 title('Dettaglio: ultime ripetizioni (fine training)')
236 legend(loc='upper right', fontsize=8, markerscale=4)
237
238 tight_layout()
239 savefig('dialogo_spiking_cnao_knockout_top20.png', dpi=150)
240 print("\nGrafico salvato in dialogo_spiking_cnao_knockout_top20.png")
241
242 ciclo_ms = (T_STIM+T_PAUSA)/ms
243

```

```

244
245 def valuta_messaggio(k, n_eval):
246     tempi = [t0 for (kk, t0) in storico if kk == k]
247     primi, ultimi = tempi[:n_eval], tempi[-n_eval:]
248
249     def conta(lista):
250         n_tot, posizioni = 0, []
251         for t0 in lista:
252             fin = t0 + ciclo_ms
253             m = mask_b & (spikes.t/ms >= t0) & (spikes.t/ms < fin)
254             idx = spikes.i[m] - N_ring
255             n_tot += m.sum()
256             posizioni.extend(list(xi[idx]))
257         centro = None
258         if posizioni:
259             centro = float(np.angle(np.mean(np.exp(2j*np.pi*np.array(posizioni)))) / (2*np.pi)
260                             % 1.0)
261         return n_tot, centro
262     return conta(primi), conta(ultimi)
263
264 print("\n" + "="*70)
265 print("VALUTAZIONE PER MESSAGGIO: la risposta di B si localizza "
266       "correttamente e si rafforza per ENTRAMBI i messaggi?")
267 print("="*70)
268 for k, m in enumerate(MESSAGGI):
269     (n_i, c_i), (n_f, c_f) = valuta_messaggio(k, 5)
270     err_i = dist_circ(c_i - m) if c_i is not None else None
271     err_f = dist_circ(c_f - m) if c_f is not None else None
272     print(f" Messaggio x={m}:")
273     print(f" prime 5 ripetizioni: {n_i} spike, centro={({'N/A' if c_i is None else f'{c_i:.3f}'})}, "
274           f"errore={({'N/A' if err_i is None else f'{err_i:.3f}'})}")
275     print(f" ultime 5 ripetizioni: {n_f} spike, centro={({'N/A' if c_f is None else f'{c_f:.3f}'})}, "
276           f"errore={({'N/A' if err_f is None else f'{err_f:.3f}'})}")
277
278 print(f"\nPeso medio finale A->B: {np.mean(syn_ab.w)/mV:.3f}mV (iniziale {w_init/mV:.3f}mV)"
279       )
280 print(f"Peso massimo A->B: {np.max(syn_ab.w)/mV:.3f}mV")
281
282 righe = []
283 for k, m in enumerate(MESSAGGI):
284     (n_i, c_i), (n_f, c_f) = valuta_messaggio(k, 5)
285     err_f = dist_circ(c_f - m) if c_f is not None else 1.0
286     righe.append(f"m{k}(x={m}):n_i={n_i},n_f={n_f},err_f={err_f:.3f}")
287 print(f"MC_RIGA seed={SEED} " + " ".join(righe))

```

5.39 Il collegamento nanodosimetrico, primo passo: lo spettro degli elettroni secondari

Ultimo sviluppo futuro rimasto nel README di geant4_cnao_ring: collegare questo progetto (fisica macroscopica, QBBC) al progetto gemello geant4dna_icsd (nanodosimetria, Geant4-DNA, verifica del paper Villagrasa/-Baiocco 2026), ri-simulando in dettaglio la traccia degli elettroni secondari prodotti nei neuroni colpiti -- lo stesso approccio "track re-simulation" multi-scala usato da TOPAS-nBio. Prima di costruire la pipeline completa, una domanda va verificata: gli elettroni secondari prodotti da un fascio clinico CNAO dentro un neurone hanno davvero energie compatibili con Geant4-DNA (valido solo fino a ~1 MeV)?

Aggiunto un tracking dedicato (EventAction/RunAction/SteppingAction) per registrare l'energia cinetica di ogni elettrone nato dentro un volume "Neuron". Primo tentativo: ZERO elettroni secondari registrati su 500.000 eventi -- un risultato sorprendente, verificato prima di essere accettato. Causa trovata: senza una regione dedicata, il taglio di produzione di default di QBBC (~1mm) e' molto piu' grande dei neuroni (10um di raggio) -- quasi nessun raggio delta ha un range sufficiente per essere generato come particella tracciata esplicitamente in un volume cosi' piccolo; la sua energia viene invece depositata localmente come perdita continua, invisibile a un conteggio per-particella (ma gia' inclusa nella dose totale calcolata nelle sezioni precedenti -- nessun errore li', solo un limite di questo nuovo tracking).

Corretto aggiungendo una G4Region dedicata ai volumi "Neuron", con un taglio di produzione di 100nm (sotto la scala del neurone). Ripetuta la stessa configurazione (carbonio-12 al picco): 18.021 elettroni secondari espliciti su 500.000 eventi. Spettro: minimo 0.99 keV, massimo 96.2 keV, mediana 1.86 keV, media 3.57 keV -- il 100% sotto 1 MeV, dentro il dominio di validita' di Geant4-DNA. Coincidenza notevole: la mediana e la media cadono proprio nell'intervallo di energie (1, 5, 10 keV) testate esplicitamente nel paper Villagrasa/Baiocco che geant4dna_icsd riproduce -- il collegamento non richiederebbe estrapolare oltre il dominio gia' validato in quel progetto gemello.

Conclusione: il presupposto fisico dell'accoppiamento multi-scala e' confermato empiricamente, non assunto. Il passo naturale successivo (non ancora fatto) e' usare direttamente queste energie reali come primari in nanoICSD al posto dei valori monoenergetici del paper, per ottenere ICSD (Ionization Cluster Size Distribution) relative a secondari VERAMENTE prodotti da un fascio CNAO, non a un'energia scelta a tavolino.

Codice sorgente: *DetectorConstruction.cc / EventAction.cc / RunAction.cc / SteppingAction.cc* (tracking e correzione del taglio di produzione aggiunti in questa sezione)

```

1 #include "DetectorConstruction.hh"
2
3 #include "G4NistManager.hh"
4 #include "G4Material.hh"
5 #include "G4Box.hh"
6 #include "G4Orb.hh"
7 #include "G4LogicalVolume.hh"
8 #include "G4PVPlacement.hh"
9 #include "G4SystemOfUnits.hh"
10 #include "G4VisAttributes.hh"
11 #include "G4Colour.hh"
12 #include "G4PhysicalConstants.hh"
13 #include "G4Region.hh"
14 #include "G4ProductionCuts.hh"
15 #include "G4RegionStore.hh"
16
17 DetectorConstruction::DetectorConstruction(G4double ringDepthFromEntry)
18 : G4VUserDetectorConstruction(),
19   fRingDepth(ringDepthFromEntry),
20   fRingRadius(500.*CLHEP::um), // ~1mm diameter ring, cortical
21                                   // microcircuit scale (see README)
22   fSomaRadius(10.*CLHEP::um) // ~20um soma diameter, typical

```

```

23 // cortical pyramidal neuron (README)
24 {
25 // World sized to comfortably contain the beam's full path from entry
26 // to the ring, plus a safety margin (proton/ion range straggling and
27 // the lateral 550um sampling disk).
28 fWorldHalfXY = 5.*CLHEP::mm;
29 fWorldHalfZ = 0.5*fRingDepth + 5.*CLHEP::mm;
30 fZStart = -fWorldHalfZ + 0.5*CLHEP::mm; // just inside the entry face
31 }
32
33 DetectorConstruction::~DetectorConstruction() {}
34
35 G4VPhysicalVolume* DetectorConstruction::Construct()
36 {
37   G4NistManager* nist = G4NistManager::Instance();
38   // Water as tissue-equivalent surrogate, the same convention used in
39   // clinical proton/ion dosimetry and in nanoICSD -- keeps this run
40   // directly comparable in dose units to standard hadrontherapy
41   // Monte Carlo practice.
42   G4Material* water = nist->FindOrBuildMaterial("G4_WATER");
43
44   // --- World: tissue block along the beam axis, ring placed at
45   // Z = fZStart + fRingDepth (the depth requested by main(), e.g.
46   // the Bragg peak depth found with braggProfile/) ---
47   auto solidWorld = new G4Box("World", fWorldHalfXY, fWorldHalfXY, fWorldHalfZ);
48   auto logicWorld = new G4LogicalVolume(solidWorld, water, "World");
49   auto physWorld = new G4PVPlacement(nullptr, {}, logicWorld, "World",
50                                     nullptr, false, 0, true);
51
52   G4double ringZ = fZStart + fRingDepth;
53
54   // --- Ring of N_NEURONS somata in the Z=ringZ plane (the requested
55   // depth), positions matching xi = i/N_NEURONS in the Brian2
56   // model (dialogo_spiking*.py) ---
57   fLogicNeuron.reserve(N_NEURONS);
58   for (G4int i = 0; i < N_NEURONS; ++i) {
59     G4double xi = static_cast<G4double>(i) / N_NEURONS;
60     G4double theta = CLHEP::twopi * xi;
61     G4double x = fRingRadius * std::cos(theta);
62     G4double y = fRingRadius * std::sin(theta);
63
64     auto solidNeuron = new G4Orb("Neuron", fSomaRadius);
65     auto logicNeuron = new G4LogicalVolume(solidNeuron, water, "Neuron");
66     // Copy number IS the neuron index i -- SteppingAction reads it
67     // back to know which ring position (xi) was hit.
68     new G4PVPlacement(nullptr, G4ThreeVector(x, y, ringZ), logicNeuron,
69                       "Neuron", logicWorld, false, i, true);
70     fLogicNeuron.push_back(logicNeuron);
71
72     auto visNeuron = new G4VisAttributes(G4Colour(0.85, 0.25, 0.2, 0.6));
73     logicNeuron->SetVisAttributes(visNeuron);
74   }
75
76   auto visWorld = new G4VisAttributes(G4Colour(0.5, 0.6, 1.0, 0.03));
77   visWorld->SetForceWireframe(true);
78   logicWorld->SetVisAttributes(visWorld);
79
80   // Sezione 5.39: senza un taglio di produzione dedicato, il default di
81   // QBBC (~1mm) e' molto piu' grande dei neuroni (10um di raggio) --
82   // quasi nessun elettrone secondario (raggio delta) ha un range
83   // sufficiente per essere generato come track esplicito dentro un
84   // volume cosi' piccolo; la sua energia viene invece depositata
85   // localmente come perdita di energia continua, INVISIBILE a un
86   // tracking per-particella (verificato: zero elettroni secondari
87   // registrati su 500.000 eventi prima di questa correzione). Una
88   // G4Region dedicata ai volumi "Neuron", con un taglio molto piu'
89   // fine (100nm, sotto la scala del neurone), fa si' che i raggi delta
90   // prodotti li' dentro vengano effettivamente tracciati come

```



```

91 // particelle esplicite -- il prerequisito per qualunque accoppiamento
92 // con Geant4-DNA (che opera per definizione su track espliciti).
93 auto* neuronRegion = new G4Region("NeuronRegion");
94 auto* neuronCuts = new G4ProductionCuts();
95 neuronCuts->SetProductionCut(100.*CLHEP::nm);
96 neuronRegion->SetProductionCuts(neuronCuts);
97 for (auto* logicNeuron : fLogicNeuron) {
98     neuronRegion->AddRootLogicalVolume(logicNeuron);
99 }
100
101 return physWorld;
102 }

```

```

1 #include "EventAction.hh"
2 #include "RunAction.hh"
3
4 EventAction::EventAction(RunAction* runAction)
5 : G4UserEventAction(), fRunAction(runAction)
6 {}
7
8 EventAction::~EventAction() {}
9
10 void EventAction::BeginOfEventAction(const G4Event*)
11 {
12     fEdep.fill(0.);
13     fEdepSqOverDx.fill(0.);
14     fPrimaryHit.fill(false);
15     fSecondaryElectronEnergies.clear();
16 }
17
18 void EventAction::AddEdep(G4int neuronIndex, G4double edep, G4double stepLength)
19 {
20     if (neuronIndex < 0 || neuronIndex >= N_NEURONS) return;
21     fEdep[neuronIndex] += edep;
22     if (stepLength > 0.) fEdepSqOverDx[neuronIndex] += edep * edep / stepLength;
23 }
24
25 void EventAction::MarkPrimaryHit(G4int neuronIndex)
26 {
27     if (neuronIndex < 0 || neuronIndex >= N_NEURONS) return;
28     fPrimaryHit[neuronIndex] = true;
29 }
30
31 void EventAction::AddSecondaryElectron(G4int neuronIndex, G4double kineticEnergy)
32 {
33     if (neuronIndex < 0 || neuronIndex >= N_NEURONS) return;
34     fSecondaryElectronEnergies.push_back(kineticEnergy);
35 }
36
37 void EventAction::EndOfEventAction(const G4Event*)
38 {
39     fRunAction->RecordEvent(fEdep, fEdepSqOverDx, fPrimaryHit, fSecondaryElectronEnergies);
40 }

```

```

1 #include "RunAction.hh"
2
3 #include "G4Run.hh"
4 #include "G4SystemOfUnits.hh"
5 #include <sstream>
6
7 RunAction::RunAction() : G4UserRunAction() {}
8
9 RunAction::~RunAction() {}
10
11 void RunAction::BeginOfRunAction(const G4Run*)
12 {

```

```

13   fSumEdep.fill(0.);
14   fSumEdepSqOverDx.fill(0.);
15   fSumPrimaryHits.fill(0);
16   fNEvents = 0;
17   fSecondaryElectronSpectrum.clear();
18 }
19
20 void RunAction::RecordEvent(const std::array<G4double, N_NEURONS>& edep,
21                             const std::array<G4double, N_NEURONS>& edepSqOverDx,
22                             const std::array<G4bool, N_NEURONS>& primaryHit,
23                             const std::vector<G4double>& secondaryElectronEnergies)
24 {
25     for (G4int i = 0; i < N_NEURONS; ++i) {
26         fSumEdep[i] += edep[i];
27         fSumEdepSqOverDx[i] += edepSqOverDx[i];
28         if (primaryHit[i]) fSumPrimaryHits[i] += 1;
29     }
30     fNEvents += 1;
31     for (G4double e : secondaryElectronEnergies) {
32         fSecondaryElectronSpectrum.push_back(e);
33     }
34 }
35
36 void RunAction::EndOfRunAction(const G4Run* run)
37 {
38     std::ostringstream fname;
39     fname << "neuron_dose_run" << run->GetRunID() << ".csv";
40     std::ofstream out(fname.str());
41     out << "# n_events=" << fNEvents << "\n";
42     out << "neuron_index,xi,sum_edep_MeV,mean_edep_keV_per_event,"
43         "primary_hit_count,primary_hit_fraction,dose_averaged_LET_keV_per_um\n";
44     for (G4int i = 0; i < N_NEURONS; ++i) {
45         G4double xi = static_cast<G4double>(i) / N_NEURONS;
46         G4double sumEdepMeV = fSumEdep[i] / CLHEP::MeV;
47         G4double meanEdepKeV = (fNEvents > 0)
48             ? (fSumEdep[i] / CLHEP::keV) / static_cast<G4double>(fNEvents) : 0.;
49         G4double hitFraction = (fNEvents > 0)
50             ? static_cast<G4double>(fSumPrimaryHits[i]) / static_cast<G4double>(fNEvents) : 0.;
51         // LET dose-mediato = Sum(dE_i^2/dx_i) / Sum(dE_i) (Kanai et al. 1999,
52         // lo stesso concetto usato a NIRS/HIMAC per il modello RBE clinico:
53         // pesa ogni step per il proprio deposito di energia).
54         G4double doseAvgLET = (fSumEdep[i] > 0.)
55             ? (fSumEdepSqOverDx[i] / fSumEdep[i]) / (CLHEP::keV / CLHEP::um) : 0.;
56         out << i << "," << xi << "," << sumEdepMeV << "," << meanEdepKeV << "," <<
57             << fSumPrimaryHits[i] << "," << hitFraction << "," << doseAvgLET << "\n";
58     }
59     out.close();
60
61     // Spettro degli elettroni secondari nati dentro un neurone (sezione
62     // 5.39): un'energia cinetica (keV) per riga, così come creati --
63     // input per valutare l'accoppiamento con Geant4-DNA.
64     std::ostringstream specName;
65     specName << "secondary_electron_spectrum_run" << run->GetRunID() << ".csv";
66     std::ofstream specOut(specName.str());
67     specOut << "# n_events=" << fNEvents << " n_secondary_electrons="
68         << fSecondaryElectronSpectrum.size() << "\n";
69     specOut << "kinetic_energy_keV\n";
70     for (G4double e : fSecondaryElectronSpectrum) {
71         specOut << (e / CLHEP::keV) << "\n";
72     }
73     specOut.close();
74 }

```

```

1  #include "SteppingAction.hh"
2  #include "EventAction.hh"
3
4  #include "G4Step.hh"

```

```

5 #include "G4StepPoint.hh"
6 #include "G4Track.hh"
7 #include "G4VProcess.hh"
8 #include "G4SystemOfUnits.hh"
9 #include "G4ParticleDefinition.hh"
10 #include "G4LogicalVolume.hh"
11 #include "G4VPhysicalVolume.hh"
12 #include "G4VTouchable.hh"
13 #include "G4TouchableHandle.hh"
14 #include "G4RunManager.hh"
15 #include "G4Event.hh"
16 #include <cstdlib>
17
18 SteppingAction::SteppingAction(EventAction* eventAction)
19 : G4UserSteppingAction(), fEventAction(eventAction)
20 {}
21
22 SteppingAction::~SteppingAction() {}
23
24 void SteppingAction::UserSteppingAction(const G4Step* step)
25 {
26     const G4StepPoint* preStep = step->GetPreStepPoint();
27     const G4VTouchable* touchable = preStep->GetTouchable();
28     const G4VPhysicalVolume* volume = touchable->GetVolume();
29     if (!volume || volume->GetName() != "Neuron") return;
30
31     const G4int neuronIndex = touchable->GetCopyNumber();
32
33     const G4double edep = step->GetTotalEnergyDeposit();
34     if (edep > 0.) fEventAction->AddEdep(neuronIndex, edep, step->GetStepLength());
35
36     // Diagnostica temporanea (sezione 5.36): stampa ogni step con
37     // deposito >0 nel neurone indicato da CNAO_DEBUG_NEURON, per
38     // identificare la particella/processo responsabile di un outlier
39     // di LET -- stesso pattern usato per il bug del geantino.
40     static const char* dbgEnv = std::getenv("CNAO_DEBUG_NEURON");
41     if (dbgEnv && neuronIndex == std::atoi(dbgEnv) && edep > 0.) {
42         const G4Track* track = step->GetTrack();
43         const G4VProcess* proc = step->GetPostStepPoint()->GetProcessDefinedStep();
44         G4cout << "[CNAO_DEBUG_NEURON] event=" << G4RunManager::GetRunManager()->GetCurrentEvent
45             (<< GetEventID()
46              << " particella=" << track->GetParticleDefinition()->GetParticleName()
47              << " parentID=" << track->GetParentID()
48              << " trackID=" << track->GetTrackID()
49              << " processo=" << (proc ? proc->GetProcessName() : "N/A")
50              << " edep_keV=" << edep/CLHEP::keV
51              << " stepLength_um=" << step->GetStepLength()/CLHEP::um
52              << " KE_MeV=" << track->GetKineticEnergy()/CLHEP::MeV
53              << G4endl;
54     }
55
56     // ParentID==0 identifies the primary proton/ion track itself
57     // (as opposed to any secondary electron, delta-ray, or nuclear
58     // fragment produced along the way).
59     const G4Track* track = step->GetTrack();
60     if (track->GetParentID() == 0) {
61         fEventAction->MarkPrimaryHit(neuronIndex);
62     }
63
64     // Sezione 5.39: registra l'energia cinetica di ogni elettrone
65     // secondario NATO dentro questo neurone (primo step del track,
66     // pre-step point ancora nel volume "Neuron") -- lo spettro
67     // necessario per valutare un accoppiamento con Geant4-DNA (valido
68     // solo fino a -1 MeV), invece di assumerlo senza verificarlo.
69     if (track->GetParentID() != 0
70         && track->GetParticleDefinition()->GetParticleName() == "e-"
71         && track->GetCurrentStepNumber() == 1) {
72         fEventAction->AddSecondaryElectron(neuronIndex, preStep->GetKineticEnergy());

```

5.40 Collegamento nanodosimetrico completato: ICSD reali da elettroni secondari CNAO

Chiude il collegamento avviato nella 5.39. Usate le energie REALI dello spettro di elettroni secondari verificato li' (mediana 1.86 keV, 90-esimo percentile 7.33 keV) come primari in nanoICSD (il progetto gemello che riproduce il test case ICSD del paper Villagrasa/Baiocco), al posto dei valori monoenergetici scelti a tavolino dal paper. Diametro del bersaglio scelto seguendo la stessa convenzione del paper (8nm sotto ~1-5 keV, 100nm sopra): 8nm per la mediana (1860 eV), 100nm per il 90-esimo percentile (7332 eV).

Nota preliminare importante: nanoICSD non era mai stato compilato ne' eseguito in nessun ambiente disponibile finora (il suo stesso README lo dichiarava esplicitamente) -- eseguito con successo per la prima volta in questa sezione, sulla stessa installazione Geant4 usata per cnaoRingImpact per tutto il progetto.

Configurazione	M1 (media ionizzazioni)	F2	F3	N eventi
Mediana reale, 1860 eV, 8nm	1.090	0.257	0.142	100000
90-esimo percentile reale, 7332 eV, 100nm	6.320	0.801	0.670	100000

Confronto con la griglia gia' pubblicata nel paper (stessa opzione fisica, stesso diametro di bersaglio a ogni energia): alla dimensione 8nm, il paper mostra M1 in DIMINUZIONE all'aumentare dell'energia in questo intervallo (300eV->5.35, 600eV->2.90, 1000eV->1.83) -- il nostro punto reale a 1860eV (M1=1.09) prosegue esattamente questa stessa tendenza decrescente. Alla dimensione 100nm, il paper mostra 5000eV->7.10 e 10000eV->4.02 -- il nostro punto reale a 7332eV (M1=6.32) cade esattamente TRA questi due valori pubblicati, come atteso da un'interpolazione fisicamente sensata lungo la stessa curva.

Interpretazione: gli elettroni secondari realmente prodotti da un fascio CNAO dentro un neurone producono cluster di ionizzazione nanodosimetrici (ICSD) del tutto compatibili con quelli gia' caratterizzati nel paper Villagrasa/Baiocco -- nessuna sorpresa ne' artefatto, i valori si inseriscono esattamente dove ci si aspetterebbe lungo le curve gia' pubblicate. Il collegamento multi-scala tra la fisica macroscopica del fascio clinico (Geant4, QBBC, questo progetto) e la fisica nanodosimetrica del danno locale (Geant4-DNA, geant4dna_icsd) e' quindi

completato e verificato end-to-end: dose macroscopica -> spettro di elettroni secondari reali -> ICSD nanodosimetrico coerente con la letteratura -- l'intera catena, non solo il primo o l'ultimo anello.

Eseguito con nanoICSD (geant4dna_icsd/build/nanoICSD), energie prese dallo spettro reale della sezione 5.39

5.41 Verifica Monte Carlo di nanoICSD: a differenza della mappa di dose, gli ICSD sono stabili

Domanda naturale dopo la 5.40, per lo stesso motivo che ha portato alla scoperta della 5.32: nanoICSD usa lo stesso pattern di seed basato sull'orologio di sistema che cnaoRingImpact usava prima della correzione. Il valore M1=1.090 trovato per l'energia reale mediana (1860 eV) e' un dato solido o un singolo run rumoroso?

Aggiunto un parametro di seed esplicito a nanoICSD.cc (stessa correzione della sezione 5.32) e ripetuta la stessa configurazione (1860 eV, 8nm, opzione 2) su 4 seed indipendenti (201-204), 100.000 eventi ciascuno. Risultato: M1 = 1.0949, 1.0892, 1.0954, 1.0883 -- coefficiente di variazione solo 0.34% (media 1.0920, dev.std 0.0037). F2 ancora piu' stabile (CV 0.14%). Il valore del run singolo della sezione 5.40 (M1=1.090) e' confermato, non un artefatto di un seed fortunato.

A differenza della mappa di dose per-neurone (5.32), qui NON c'e' un problema di rumore statistico -- e la ragione e' chiara meccanicisticamente: nel caso della dose, 500.000 eventi venivano distribuiti su 100 neuroni separati, dando statistica sparsa per ciascuno (~1-2 colpi attesi per bin). Qui invece ogni singolo evento (100.000 per run) contribuisce DIRETTAMENTE alla statistica aggregata M1/F2/F3 -- nessuna suddivisione in bin separati, quindi una statistica effettiva enormemente migliore per la stessa dimensione di campione.

Conclusione: il collegamento nanodosimetrico completato nella 5.39-5.40 riposa su basi statistiche solide, non su un singolo run non verificato -- una verifica di rigore fatta per completezza (stesso principio applicato ovunque in questo progetto), che in questo caso conferma il risultato invece di correggerlo, a differenza di quanto successo con la mappa di dose fisica.

Verificato con nanoICSD (seed espliciti 201-204), geant4dna_icsd/build/results_mc_seed_check

6. Realismo biofisico e densita' sinaptica: confronto con l'Allen Institute

L'ultima fase del progetto nasce da un confronto esplicito con lo stato dell'arte reale della ricerca (sezione 4.5): il presente progetto aveva superato l'Allen Institute nel numero puro di neuroni simulati (40 milioni contro ~10 milioni), ma con una densita' sinaptica per neurone drasticamente inferiore (~31 contro

~2.600) e un dettaglio biofisico per neurone molto piu' semplice. Questa sezione descrive il tentativo di colmare entrambi i divari contemporaneamente.

6.1 Il vincolo fondamentale: memoria come budget condiviso

Il punto di partenza e' un calcolo diretto: la memoria disponibile (24 GB) e' un budget FISSO che deve essere condiviso tra "quanti neuroni" simulare e "quante sinapsi per neurone" mantenere. Aumentare la densita' sinaptica di un fattore N costringe a ridurre il numero di neuroni dello stesso fattore N, a parita' di memoria totale disponibile.

Una prima stima, basata sul costo per sinapsi gia' misurato nella rete a 40 milioni (~7.8 byte per sinapsi, ottenuto dalla differenza tra le misurazioni a 20M e 40M neuroni), suggeriva che una densita' di 2.600 sinapsi/neurone (il livello Allen Institute) sarebbe stata raggiungibile fino a circa 1 milione di neuroni. Questa stima iniziale si e' rivelata OTTIMISTICA una volta introdotto il secondo miglioramento (le sinapsi a conduttanza, sezione 6.2): il costo reale per sinapsi con questo modello piu' realistico e' risultato di circa 70 byte -- quasi 9 volte piu' alto -- riducendo il numero massimo di neuroni raggiungibile alla stessa densita' a circa 118.000.

Sinapsi/neurone	Byte/sinapsi (istantanea)	Byte/sinapsi (conduttanza)	Max neuroni (conduttanza)
31 (originale)	~7.8	n/a	40.000.000 (verificato)
500	~7.8	~70	614.000 (stimato)
2.600 (Allen Institute)	~7.8	~70	118.000 (verificato)

6.2 Sinapsi a conduttanza: un secondo asse di realismo

Il secondo miglioramento sostituisce il modello di sinapsi usato in ogni esperimento precedente del progetto -- un semplice "salto" istantaneo di tensione ($v_{post} += w$) -- con un modello a CONDUTTANZA, lo standard descritto nei testi di neuroscienza computazionale (ad esempio Dayan & Abbott). In questo modello, ogni sinapsi apre un canale ionico la cui conduttanza decade esponenzialmente nel tempo, e l'effetto sul neurone bersaglio dipende dalla "forza motrice" -- la differenza tra il potenziale di membrana attuale e il potenziale di inversione specifico del tipo di sinapsi (0 mV per le sinapsi eccitatorie tipo AMPA, -80 mV per quelle inibitorie tipo GABA-A):

$$dv/dt = \dots + g_e \cdot (E_e - v) + g_i \cdot (E_i - v) + I_{esterno}$$

$$dg_e/dt = -g_e/\tau_e \quad dg_i/dt = -g_i/\tau_i$$

Questo e' piu' realistico del semplice salto di tensione per una ragione precisa: l'effetto di una sinapsi eccitatoria diminuisce naturalmente quando il neurone e' gia' molto depolarizzato (la forza motrice si riduce), un fenomeno chiamato "shunting" che il modello a salto di tensione non puo' catturare.

La calibrazione dei pesi per questo modello ha richiesto un lavoro sperimentale diretto: un primo tentativo con inizializzazione errata della variabile di recovery u (impostata a zero invece che al valore di equilibrio $b-v$, lo stesso errore concettuale gia' evitato in tutti gli esperimenti precedenti) produceva un singolo EPSP di ampiezza apparentemente nulla; una volta corretta l'inizializzazione, la calibrazione sperimentale ha identificato un'intensita' sinaptica singola di ~20-40 (in unita' di 1/secondo) come corrispondente a un EPSP di 1-3 mV, un valore fisiologicamente plausibile.

6.3 Prima rete Allen-density: 118.000 neuroni, connettivita' casuale

La prima rete costruita con entrambi i miglioramenti (densita' 2.600 sinapsi/neurone + sinapsi a conduttanza) manteneva ancora la connettivita' CASUALE usata nella rete a 40 milioni. Verificata con successo: 2.601 sinapsi/neurone esatte, frequenza di rete stabile (~18 Hz), comportamento omeostatico confermato (baseline 15.85 Hz, picco 17.95 Hz dopo lo stimolo, recovery a 15.32 Hz -- praticamente identico alla baseline).

L'esecuzione reale sul MacBook Air M5 ha richiesto solamente 25 minuti, significativamente meno della stima iniziale (45-90 minuti) basata sui benchmark precedenti -- una conferma che le stime di tempo per esperimenti di questa scala restano intrinsecamente incerte.

6.4 Sintesi: struttura spaziale + realismo biofisico -- primo tentativo instabile

Il passo successivo univa TUTTI i miglioramenti sviluppati separatamente: connettivita' spaziale a forma di cervello (sezione 4.1-4.2, tramite KD-tree), sinapsi a conduttanza (sezione 6.2), e densita' sinaptica Allen Institute (sezione 6.1), mantenendo la stessa scala di 118.000 neuroni (vincolata dallo stesso budget di memoria). I pesi sinaptici usati erano quelli gia' calibrati per la rete a connettivita' casuale (sezione 6.3).

Il risultato della prima esecuzione a piena scala ha rivelato un problema serio, non anticipato dai test a scala ridotta (4.000 neuroni) eseguiti in fase di sviluppo:

Metrica	Valore
Frequenza baseline	18.50 Hz
Picco dopo lo stimolo	69.30 Hz (+274%)

Metrica	Valore
Frequenza dopo il recovery	2.70 Hz (soppressione, non recovery)
Ampiezza oscillazione iniziale	70.73 Hz
Ampiezza oscillazione finale	71.49 Hz (in crescita)

Due segnali di allarme, entrambi qualitativamente diversi da tutti gli esperimenti precedenti del progetto: la rete non tornava all'equilibrio dopo lo stimolo (un crollo a 2.70 Hz, non un recovery), e l'ampiezza delle oscillazioni spontanee cresceva nel tempo invece di stabilizzarsi. Il test a scala ridotta (4.000 neuroni) non aveva previsto questo comportamento -- un promemoria diretto che la dinamica di una rete ricorrente puo' cambiare QUALITATIVAMENTE, non solo quantitativamente, attraversando una soglia di scala o di densita' locale.

Interpretazione piu' probabile: combinare il clustering spaziale (che concentra le connessioni tra neuroni vicini) con l'alta densita' sinaptica produce circuiti locali con un guadagno ricorrente molto piu' alto di quanto la stessa densita' totale produca in una rete puramente casuale (dove le stesse connessioni sono distribuite su tutta la rete, non concentrate localmente).

6.5 Ritaratura e verifica: la correzione riuscita

Il tentativo di correggere questo comportamento ha incontrato un limite pratico: il sandbox di sviluppo disponeva di sole ~3.9 GB di RAM, insufficienti per riprodurre l'instabilita' alla scala esatta (118.000 neuroni, 2.200 connessioni locali per neurone) in cui si manifestava. La strategia adottata e' stata quella di riprodurre l'instabilita' a una scala intermedia (20.000 neuroni, con connettività locale ancora densa) per verificare l'ipotesi correttiva prima di applicarla alla scala piena.

La correzione applicata -- ridurre l'intensita' delle sinapsi eccitatorie e inibitorie mantenendo il loro rapporto (da $w_e=0.22$, $w_i=0.9$ a $w_e=0.12$, $w_i=0.6$, circa il 45% in meno) -- e' il rimedio standard per reti che mostrano oscillazioni crescenti anziche' stabilizzarsi: ridurre il guadagno ricorrente complessivo del sistema. Verificata a scala intermedia con esito positivo (ampiezza stabile o addirittura in diminuzione nel tempo), la correzione e' stata applicata alla rete a piena scala, con l'avvertenza esplicita che la verifica a scala ridotta non costituiva una garanzia assoluta di successo alla scala di 118.000 neuroni.

Il risultato dell'esecuzione a piena scala con i pesi corretti ha confermato l'ipotesi:

Metrica	Prima (instabile)	Dopo (corretto)
Frequenza baseline	18.50 Hz	15.22 Hz
Picco dopo lo stimolo	69.30 Hz	17.97 Hz

Metrica	Prima (instabile)	Dopo (corretto)
Frequenza dopo il recovery	2.70 Hz	14.31 Hz
Ampiezza oscillazione iniziale	70.73 Hz	14.79 Hz
Ampiezza oscillazione finale	71.49 Hz (crescente)	9.59 Hz (in calo)

Il recovery e' ora un vero recovery (14.31 Hz, praticamente identico alla baseline di 15.22 Hz), e l'ampiezza dell'oscillazione DIMINUISCE nel tempo (14.79 -> 9.59 Hz) invece di crescere. La correzione basata sul principio generale (ridurre il guadagno ricorrente) ha funzionato anche senza una verifica end-to-end preventiva alla scala esatta -- un esempio concreto di come un principio teorico solido possa guidare correttamente una decisione anche quando la verifica computazionale diretta non e' praticabile.




Fig. 19 — Rete finale (118.000 neuroni, spaziale + conduttanza + densita' Allen): raster e risposta collettiva, dopo la correzione dei pesi.

Il grafico rivela un dettaglio qualitativo non catturato dalle sole metriche numeriche: la rete mostra un'oscillazione **REGOLARE E PERSISTENTE** per tutta la durata della simulazione (periodo di circa 65-70 millisecondi, ampiezza approssimativamente costante), diversa sia dal comportamento instabile del primo tentativo (ampiezza crescente senza limite) sia dal comportamento asincrono irregolare osservato nelle reti più semplici (sezioni 2.8, 3.6). Lo stimolo (fascia rossa, 400-415ms) cade durante una fase di salita del ciclo naturale della rete, risultando visivamente poco distinguibile dai picchi spontanei adiacenti -- un fenomeno che richiederebbe una verifica statistica su più prove (analoga al PSTH della sezione 2.11) per essere caratterizzato con sicurezza.

6.6 Visualizzazione 3D della rete finale

La rete finale (118.000 neuroni) è stata visualizzata interattivamente esportando le posizioni spaziali e l'attività nel tempo di un sottoinsieme di 7.867 neuroni (un neurone ogni 15, per mantenere fluida l'animazione nel browser), con gli stessi strumenti sviluppati per le visualizzazioni precedenti (sezione 4.2). Il file HTML risultante è autonomo e interattivo (non incluso come testo in questo documento data la sua natura interattiva, ma allegato separatamente).




Fig. 20 — Istantanea della rete finale in 3D (7.867 neuroni renderizzati su 118.000).

Codice sorgente: *rete_sintesi_export.py* (versione con esportazione dati 3D)

```

1  """
2  Variante di rete_sintesi_finale.py con export dei frame di spike per la
3  visualizzazione 3D interattiva (rete_sintesi_3d_data.json). Stessa rete:
4  struttura spaziale 3D a due lobi (KD-tree), sinapsi a conduttanza, densita'
5  ~2600 sinapsi/neurone. Vedi rete_sintesi_finale.py per le note sulla
6  calibrazione dei pesi e sul comportamento oscillatorio a questa densita'.
7  """
8
9  from brian2 import *
10 import numpy as np
11 from scipy.spatial import cKDTree
12 import time as pytime
13
14 print("Fase 1/4: generazione della forma 3D del cervello (118.000 punti)...")
15
16 def sample_brain_shape(n_target):
17     points = []
18     total = 0
19     while total < n_target:
20         batch = np.random.uniform(-1.3, 1.3, size=(n_target*3, 3))
21         x, y, z = batch[:, 0], batch[:, 1], batch[:, 2]
22         left = ((x+0.35)/0.55)**2 + (y/0.45)**2 + (z/0.42)**2
23         right = ((x-0.35)/0.55)**2 + (y/0.45)**2 + (z/0.42)**2
24         inside = (left <= 1.0) | (right <= 1.0)
25         pts = batch[inside]
26         points.append(pts)
27         total += len(pts)
28     return np.vstack(points)[:n_target]
29
30
31 N = 118_000
32 N_E = int(N * 0.8)
33 K_LOCAL = 2200 # connessioni verso i vicini spaziali piu' prossimi
34 K_FAR = 400 # connessioni "scorciatoia" a lunga distanza (small-world)
35
36 np.random.seed(42)
37 pts = sample_brain_shape(N)
38 print(f"Punti generati.")
39
40 print("Fase 2/4: calcolo della connettivita' spaziale (KD-tree, a blocchi "
41       "per contenere l'uso di memoria)...")
42 t0 = pytime.time()
43 tree = cKDTree(pts)
44 batch_size = 2000
45 all_neigh = np.zeros((N, K_LOCAL), dtype=np.int32)
46 for start in range(0, N, batch_size):
47     end = min(start + batch_size, N)
48     _, neigh = tree.query(pts[start:end], k=K_LOCAL+1, workers=-1)
49     all_neigh[start:end] = neigh[:, 1:].astype(np.int32)
50 print(f"Connettivita' locale calcolata in {pytime.time()-t0:.1f}s.")
51
52 src_local = np.repeat(np.arange(N), K_LOCAL)
53 tgt_local = all_neigh.flatten()
54 src_far = np.repeat(np.arange(N), K_FAR)
55 tgt_far = np.random.randint(0, N, size=N*K_FAR)
56 src_all = np.concatenate([src_local, src_far])
57 tgt_all = np.concatenate([tgt_local, tgt_far])
58 valid = src_all != tgt_all
59 src_all, tgt_all = src_all[valid], tgt_all[valid]
60 del src_local, tgt_local, src_far, tgt_far, all_neigh
61
62 print(f"Connessioni totali generate: {len(src_all):,} "
63       f"({len(src_all)/N:.0f} per neurone)")
64
65 print("Fase 3/4: costruzione della rete Brian2...")
66 start_scope()

```

```

68 |
69 | a = 0.02/ms
70 | b = 0.2/ms
71 | c = -65*mV
72 | d = 6*mV/ms
73 | E_exc = 0*mV
74 | E_inh = -80*mV
75 | tau_e = 5*ms
76 | tau_i = 10*ms
77 |
78 | eqs = '''
79 | dv/dt = (0.04/mV*v**2 + 5*v + 140*mV)/ms - u + ge*(E_exc-v) + gi*(E_inh-v) + I_ext : volt
80 | du/dt = a*(b*v - u) : volt/second
81 | dge/dt = -ge/tau_e : 1/second
82 | dgi/dt = -gi/tau_i : 1/second
83 | I_ext : volt/second
84 | '''
85 |
86 | neurons = NeuronGroup(N, eqs, threshold='v > 30*mV', reset='v = c; u += d',
87 |                       method='euler')
88 | neurons.v = -65*mV + 10*mV*rand(N)
89 | neurons.u = b * neurons.v[:]
90 | neurons.I_ext = 0*mV/ms
91 |
92 | background = PoissonGroup(N, rates=1200*Hz)
93 | bg_syn = Synapses(background, neurons, on_pre='ge_post += 15/second')
94 | bg_syn.connect(j='i')
95 |
96 | # ridotti rispetto a rete_realistica_118K, vedi rete_sintesi_finale.py
97 | w_e = 0.12/second
98 | w_i = 0.6/second
99 |
100 | src_is_E = src_all < N_E
101 | syn_exc = Synapses(neurons, neurons, on_pre='ge_post += w_e')
102 | syn_exc.connect(i=src_all[src_is_E], j=tgt_all[src_is_E])
103 | syn_inh = Synapses(neurons, neurons, on_pre='gi_post += w_i')
104 | syn_inh.connect(i=src_all[~src_is_E], j=tgt_all[~src_is_E])
105 |
106 | n_syn_total = len(syn_exc) + len(syn_inh) + len(bg_syn)
107 | print(f'Rete costruita. Sinapsi totali: {n_syn_total:,} "
108 |       f"({n_syn_total/N:.0f}/neurone)")
109 |
110 | net = Network(collect())
111 |
112 | print("\nFase 4/4: simulazione (burn-in + baseline + stimolo + recovery)...")
113 | t0 = pytime.time()
114 | net.run(200*ms)
115 | print(f"Burn-in completato in {pytime.time()-t0:.1f}s.")
116 |
117 | rate_mon = PopulationRateMonitor(neurons)
118 | raster_subset = SpikeMonitor(neurons[:1500], record=True)
119 | full_spikes = SpikeMonitor(neurons, record=True) # per l'esportazione 3D
120 | net.add(rate_mon, raster_subset, full_spikes)
121 |
122 | t0 = pytime.time()
123 | net.run(200*ms)
124 | print(f"Baseline completata in {pytime.time()-t0:.1f}s.")
125 |
126 | # stimolo localizzato vicino alla punta dell'emisfero sinistro
127 | target = np.array([-0.85, 0.0, 0.0])
128 | d_target = np.linalg.norm(pts[:N_E] - target, axis=1)
129 | stim_idx = np.argsort(d_target)[:200]
130 | stim_time = 400*ms
131 | neurons.I_ext[stim_idx] = 40*mV/ms
132 | net.run(15*ms)
133 | neurons.I_ext[stim_idx] = 0*mV/ms
134 | print(f"Stimolo applicato a {len(stim_idx)} neuroni vicino alla punta "
135 |       f"dell'emisfero sinistro.")

```

```

136 |
137 | t0 = pytime.time()
138 | net.run(200*ms)
139 | print(f"Recovery completata in {pytime.time()-t0:.1f}s.")
140 |
141 | r = np.array(rate_mon.smooth_rate(window='flat', width=5*ms)/Hz)
142 | t = np.array(rate_mon.t/ms)
143 |
144 | baseline_rate = r[(t > 200) & (t < 400)].mean()
145 | peak_rate = r[(t >= 400) & (t < 450)].max()
146 | recovery_rate = r[t > 590].mean()
147 | amplitude_early = r[(t > 200) & (t < 300)]
148 | amplitude_late = r[(t > 500) & (t < 615)]
149 |
150 | print("\n" + "=" * 60)
151 | print("RISULTATI FINALI")
152 | print("=" * 60)
153 | print(f"Scala: {N:,} neuroni, {n_syn_total:,} sinapsi ({n_syn_total/N:.0f}/neurone)")
154 | print(f"Struttura: spaziale (small-world 3D, forma a cervello)")
155 | print(f"Sinapsi: a conduttanza (biofisicamente realistiche)")
156 | print(f"Frequenza baseline: {baseline_rate:.2f} Hz")
157 | print(f"Picco dopo lo stimolo: {peak_rate:.2f} Hz")
158 | print(f"Frequenza dopo il recovery: {recovery_rate:.2f} Hz")
159 | print(f"Ampiezza oscillazione (200-300ms): "
160 |       f"{amplitude_early.max()-amplitude_early.min():.2f} Hz")
161 | print(f"Ampiezza oscillazione (500-615ms): "
162 |       f"{amplitude_late.max()-amplitude_late.min():.2f} Hz")
163 |
164 | # export frame per la visualizzazione 3D interattiva
165 | print("\nEsportazione dati per la visualizzazione 3D...")
166 | import json
167 |
168 | render_stride = 15 # ~7.870 neuroni renderizzati su 118.000
169 | render_idx = np.arange(0, N, render_stride)
170 |
171 | t_arr = np.array(full_spikes.t/ms)
172 | i_arr = np.array(full_spikes.i)
173 | print(f"Spike totali registrati: {len(t_arr):,}")
174 |
175 | render_mask = np.isin(i_arr, render_idx)
176 | t_render = t_arr[render_mask]
177 | i_render = i_arr[render_mask]
178 |
179 | frame_bins = np.arange(200, 616, 4) # 4ms/frame
180 | frames = []
181 | for k in range(len(frame_bins)-1):
182 |     mask = (t_render >= frame_bins[k]) & (t_render < frame_bins[k+1])
183 |     active_global = i_render[mask]
184 |     active_local = np.searchsorted(render_idx, active_global)
185 |     frames.append(active_local.tolist())
186 |
187 | # garantisce che gli stimolati restino visibili nel sottoinsieme renderizzato
188 | stim_idx_local = np.searchsorted(render_idx, np.intersect1d(stim_idx, render_idx))
189 | if len(stim_idx_local) < 10:
190 |     positions_render_tmp = pts[render_idx]
191 |     dists_to_stim = np.linalg.norm(positions_render_tmp - target, axis=1)
192 |     nearest = np.argsort(dists_to_stim)[:15]
193 |     stim_idx_local = np.union1d(stim_idx_local, nearest)
194 |
195 | export = {
196 |     "positions": (pts[render_idx] * 100).tolist(),
197 |     "stim_indices_local": stim_idx_local.tolist(),
198 |     "frame_duration_ms": 4,
199 |     "frame_start_ms": 200,
200 |     "stim_time_ms": float(stim_time/ms),
201 |     "n_neurons_total": N,
202 |     "n_synapses_per_neuron": round(n_syn_total/N),
203 |     "frames": frames,

```

```

204 }
205 with open('rete_sintesi_3d_data.json', 'w') as f:
206     json.dump(export, f)
207
208 import os
209 print(f"Dati esportati: {len(frames)} frame, {len(render_idx):,} neuroni renderizzati")
210 print(f"Dimensione file: {os.path.getsize('rete_sintesi_3d_data.json')/1024:.0f} KB")
211
212 figure(figsize=(11, 7))
213
214 subplot(2, 1, 1)
215 plot(raster_subset.t/ms, raster_subset.i, '.', color='C0', markersize=1.5)
216 axvspan(stim_time/ms, (stim_time+15*ms)/ms, color='red', alpha=0.15)
217 ylabel('Indice neurone\n(sottoinsieme di 1500)')
218 title(f'Rete a {N:,} neuroni -- spaziale + sinapsi realistiche + '
219       f'{n_syn_total/N:.0f} sinapsi/neurone')
220
221 subplot(2, 1, 2)
222 plot(t, r, color='black', linewidth=1)
223 axvspan(stim_time/ms, (stim_time+15*ms)/ms, color='red', alpha=0.15, label='stimolo')
224 axhline(baseline_rate, color='gray', linestyle='--', linewidth=1, label='baseline')
225 xlabel('Tempo (ms)')
226 ylabel('Frequenza popolazione (Hz)')
227 title('Risposta collettiva della rete allo stimolo')
228 legend(loc='upper right', fontsize=8)
229 grid(alpha=0.3)
230
231 tight_layout()
232 savefig('rete_sintesi_finale.png', dpi=150)
233 print("\nGrafico salvato in rete_sintesi_finale.png")

```

6.7 Confronto finale con l'Allen Institute

	Rete a 40M (scala pura)	Rete finale (sintesi)	Allen Institute
Neuroni	40.000.000	118.000	~10.000.000
Sinapsi/neurone	31	2.601	~2.600
Tipo sinapsi	Salto di tensione	Conduttanza	Conduttanza + morfologia
Struttura	Casuale	Spaziale (small-world 3D)	Connettoma reale
% cervello di topo	57.1%	0.169%	~14.3%

Il confronto finale e' onesto su entrambi i fronti: sulla densita' sinap-
tica per neurone, il presente progetto ha raggiunto la **PARITA'** con
l'Allen Institute (2.601 contro ~2.600); sul numero assoluto di neuroni
e sul dettaglio morfologico di ciascuno, il divario resta ampio. Nessu-
na delle due reti costruite in questo progetto (quella a scala massima
e quella a densita' massima) domina l'altra su tutti gli assi contempo-
raneamente -- una conseguenza diretta e osservata concretamente del
vincolo di memoria condivisa discusso in apertura di questa sezione
(6.1).

7. Discussione

7.1 Sintesi del percorso completo

Il percorso descritto in questo documento ha permesso di costruire, verificare sperimentalmente e osservare in prima persona una sequenza di sedici fenomeni ed esperimenti neurali di complessita' via via crescente, partendo sempre da modelli minimi e aggiungendo un solo elemento di complessita' alla volta: comunicazione sinaptica di base, soglia di attivazione, plasticita' a breve termine, propagazione in catena, sommazione temporale, apprendimento hebbiano tramite STDP, classificazione elementare di pattern, attivita' collettiva bilanciata su una popolazione di 300 neuroni, omeostasi dopo perturbazione, organizzazione modulare, verifica statistica rigorosa, scaling fino a 40 milioni di neuroni, connettivita' spaziale strutturata, visualizzazione 3D interattiva, un tentativo fallito e uno riuscito di costruire un attrattore neurale, catene di attrattori collegati, competizione tra alternative, apprendimento per rinforzo, e infine una politica decisionale condizionata al contesto.

7.2 Le due lezioni metodologiche piu' importanti

Ripercorrendo l'intero documento, due lezioni metodologiche emergono con particolare chiarezza, ripetute in forme diverse in punti diversi del percorso:

6.2.1 La differenza tra "sembra vero" e "verificato vero"

Almeno tre volte nel corso del progetto, un risultato che appariva convincente a un primo sguardo si e' rivelato, dopo verifica statistica rigorosa, non sostenuto dai dati: la propagazione tra moduli nella sezione 2.11 (effetto apparente di +13 Hz, rivelatosi di soli +0.89 Hz una volta mediato su 25 prove indipendenti, ben dentro il rumore di fondo di ~4 Hz); il tentativo di persistenza tramite STDP nella sezione 4.3 (attivita' apparentemente presente in una singola prova non ripetuta, rivelatasi sistematicamente pari a zero su 16 prove indipendenti correttamente randomizzate); e la rottura di simmetria nella competizione a pesi uguali della sezione 5.2.1 (apparentemente un candidato "vincente" per qualche ragione strutturale, rivelatosi un artefatto numerico deterministico mascherato da rumore insufficiente). In tutti e tre i casi, la differenza tra l'impressione iniziale e il risultato verificato e' emersa solo applicando gli strumenti statistici corretti (ripetizione, randomizzazione controllata, confronto con la variabilita' naturale del sistema) -- non per intuizione o ispezione visiva piu' attenta del singolo grafico.

6.2.2 I tentativi falliti sono parte della conoscenza prodotta, non rumore da nascondere

Il tentativo di attrattore tramite STDP (sezione 4.3) e i primi due tentativi di architettura per il ring attractor (sezione 4.4.1, punti 1 e 2) sono falliti in modo completo prima che il terzo tentativo avesse successo. Riportare questi

fallimenti nel dettaglio -- comprese le ipotesi errate che li motivavano e le ragioni tecniche precise per cui non funzionavano -- non e' un difetto del documento, ma parte integrante del suo valore: mostra il vero processo con cui si costruisce conoscenza scientifica, che raramente procede in linea retta dal problema alla soluzione.

7.3 Cosa manca per una vera funzionalita' cerebrale

Anche il risultato piu' avanzato del progetto (la politica decisionale contestuale della sezione 5.4) resta a distanza enorme da qualunque cosa si possa onestamente chiamare "funzionalita' cerebrale" nel senso pieno del termine. Gli ingredienti mancanti, in ordine approssimativo di difficulta' crescente per essere aggiunti:

- Connettivita' strutturata reale (un vero connettoma) invece di un modello geometrico semplificato -- probabilmente la sfida singola piu' grande, tuttora oggetto di ricerca attiva a livello mondiale con i migliori strumenti disponibili (si veda la sezione 4.5)
- Diversita' dei tipi cellulari -- un cervello reale possiede centinaia di tipi di neurone morfologicamente e funzionalmente distinti, non le due sole categorie omogenee (eccitatorio/inibitorio) usate in questo progetto
- Input sensoriali e output motori strutturati e significativi, provenienti dal mondo reale, invece del rumore casuale di tipo Poisson usato come "attivita' di fondo" in tutti gli esperimenti di questo progetto
- Neuromodulazione (dopamina, serotonina, acetilcolina, noradrenalina) che opera su scale di tempo molto piu' lente dei singoli impulsi elettrici, regolando dinamicamente la plasticita' e l'eccitabilita' di intere popolazioni neuronali in funzione dello stato comportamentale
- Sviluppo e apprendimento su scale di tempo di mesi o anni, non i pochi secondi di tempo simulato usati in ogni esperimento di questo progetto
- Generalizzazione a situazioni mai viste prima -- la tabella `pe-si[contesto][candidato]` della sezione 5.4 e' una memoria associativa (lookup table), non una rappresentazione astratta che permetta di interpolare o generalizzare correttamente a un contesto intermedio mai presentato durante il training

8. Limiti del lavoro

- Il modello di Izhikevich e' una semplificazione deliberata: non include la morfologia reale del neurone (struttura dendritica, geometria assonale), ne' la diversita' dei canali ionici presente nei neuroni biologici reali -- scelto per necessita' di scalare a milioni di neuroni, al costo di un realismo biofisico inferiore rispetto a modelli come Hodgkin-Huxley

- Le connessioni sinaptiche nella maggior parte degli esperimenti sono statiche in peso "istantaneo" (a parte gli esperimenti espliciti di plasticità, sezioni 2.3, 2.6, 2.7), senza dinamiche di rilascio di neurotrasmettitore realistiche come la depressione a breve termine o la saturazione dei recettori postsinaptici
- L'effetto di propagazione tra moduli (sezioni 2.10-2.11) meriterebbe di essere ritestato con parametri di connettività inter-modulo più forti, per capire se un vero effetto emerge in modo più netto con connessioni più dense, o se la debolezza osservata a connettività del 2% è un risultato robusto che si mantiene anche a connettività maggiore
- La rete a 40 milioni di neuroni (sezione 3) usa la stessa connettività casuale a grado fisso delle reti molto più piccole -- un vero avvicinamento strutturale a un cervello di topo richiederebbe di combinare la scala raggiunta con la connettività spaziale sviluppata separatamente nella sezione 4, cosa che il progetto non ha avuto il tempo di realizzare congiuntamente alla scala massima
- Il rallentamento da throttling termico (sezione 3.4) introduce una variabile hardware non completamente controllata negli esperimenti più lunghi, rendendo le stime di tempo per esperimenti futuri di scala paragonabile intrinsecamente incerte
- Il bias sistematico di posizione (~ 0.045 unità) osservato ripetutamente negli esperimenti con il ring attractor (sezioni 4.4.2, 5.1, 5.2) non è stato completamente diagnosticato alla radice -- probabilmente un artefatto di discretizzazione della griglia a $N=200$ punti, ma senza una verifica formale che lo escluda come effetto reale del modello
- La politica contestuale della sezione 5.4 è stata verificata solo su 3 contesti discreti e ben separati sull'anello -- non è stato testato se il meccanismo generalizza a un numero maggiore di contesti, a contesti più ravvicinati spazialmente (che potrebbero interferire tra loro), o alla capacità di interpolare correttamente per un contesto intermedio mai presentato durante il training
- Nessuno degli esperimenti di questo progetto include una fase di validazione incrociata o un insieme di test completamente separato dal training -- una pratica standard in machine learning per escludere l'overfitting, che non è stata applicata sistematicamente data la natura esplorativa del lavoro

9. Possibili sviluppi futuri

- Combinare la scala raggiunta (sezione 3, 40 milioni di neuroni) con la connettività spaziale sviluppata separatamente (sezione 4), per ottenere una

rete contemporaneamente grande E strutturata -- il passo naturale successivo per avvicinarsi ulteriormente a un vero cervello di topo su entrambi gli assi di realismo

- Rendere plastiche (STDP) anche le connessioni tra i due ring attractor della sezione 5.1, per studiare se e come l'offset della mappa associativa possa essere esso stesso APPRESO dal sistema invece di essere fissato a priori dall'esterno
- Ripetere la verifica statistica rigorosa (tecnica PSTH, sezione 2.11) anche sugli esperimenti di attrattore e apprendimento per rinforzo delle sezioni 4 e 5, per verificare la robustezza statistica dei risultati positivi ottenuti su un numero relativamente limitato di prove (6-18 a seconda dell'esperimento)
- Estendere la politica contestuale (sezione 5.4) a un numero maggiore di contesti, e testare esplicitamente la capacita' di generalizzazione a contesti intermedi mai visti durante il training -- il vero banco di prova per distinguere una memoria associativa pura da un inizio di rappresentazione astratta
- Esplorare una topologia di rete a piu' di due moduli (sezione 2.10), con pattern di connettivita' ispirati a reali mappe di connettivita' corticale pubblicate (ad esempio quelle dell'Allen Institute, sezione 4.5.2), invece del kernel geometrico artificiale usato in questo progetto
- Testare l'accesso a un cluster di calcolo universitario (ad esempio tramite il CNAO o il Dipartimento di Fisica dell'Universita' di Pavia) per superare il limite di RAM di un laptop personale, verificato empiricamente nella sezione 3.3 attorno ai 40-50 milioni di neuroni con connettivita' casuale semplice
- Investigare formalmente l'origine del bias sistematico di posizione osservato nel ring attractor (sezioni 4.4.2, 5.1, 5.2), per determinare se sia un artefatto puramente numerico o rifletta una proprieta' reale (per quanto non desiderata) del modello discretizzato

10. Glossario dei termini tecnici usati nel documento

Attrattore: Uno stato (o insieme di stati) verso cui un sistema dinamico converge nel tempo, e a cui ritorna dopo piccole perturbazioni. Il ring attractor della sezione 4.4 e' l'esempio concreto costruito in questo progetto.

Bandito multi-braccio (multi-armed bandit): Un problema classico di reinforcement learning in cui un agente deve scegliere ripetutamente tra piu' alternative ("braccia"), ciascuna con una ricompensa media diversa e sconosciuta, imparando quale scegliere piu' spesso tramite tentativi ripetuti.

Bilanciamento eccitazione-inibizione (E/I balance): Il rapporto e l'equilibrio dinamico tra neuroni eccitatori (che spingono altri neuroni verso lo spike) e inibitori (che li sopprimono) in una rete, necessario per ottenere attivita' stabile invece di esplosione o silenzio.

Brian2: Libreria Python per la simulazione di reti neurali a impulsi (spiking), usata per tutti gli esperimenti spiking di questo progetto.

Bump attractor: Un tipo specifico di attrattore neurale in cui lo stato stabile e' una regione localizzata di attivita' elevata ("il bump") su un substrato spaziale piu' ampio, tipicamente un anello o una griglia. Vedi sezione 4.4.

Connettoma: La mappa completa delle connessioni sinaptiche tra tutti i neuroni di un sistema nervoso (o di una sua porzione).

Deviazione standard: Una misura statistica della dispersione di un insieme di valori attorno alla loro media -- usata ripetutamente in questo documento per distinguere un vero effetto dal rumore casuale.

Izhikevich (modello di): Modello matematico del neurone a due equazioni differenziali accoppiate, proposto da Eugene Izhikevich nel 2003. Vedi sezione 1.2.

KD-tree: Struttura dati che organizza punti in uno spazio K-dimensionale per permettere ricerche di vicinato spaziale efficienti, usata nella sezione 4.2 per calcolare la connettivita' spaziale di reti fino a 1 milione di neuroni.

Omeostasi: La capacita' di un sistema di tornare a uno stato di equilibrio stabile dopo una perturbazione, senza intervento esterno. Osservata per la prima volta nella sezione 2.9.

PSTH (Peristimulus Time Histogram): Tecnica statistica standard in neuroscienza sperimentale per misurare la risposta media di un sistema a uno stimolo, mediando su molte ripetizioni indipendenti allineate rispetto al momento dello stimolo. Vedi sezione 2.11.

Rescorla-Wagner (regola di): Modello matematico storico (1972) dell'apprendimento associativo, in cui la forza di un'associazione viene aggiornata proporzionalmente alla differenza tra la ricompensa ricevuta e quella attesa. Usata come base della regola di aggiornamento nella sezione 5.3.

Ring attractor: Un attrattore neurale implementato su una topologia ad anello, dove la posizione del bump codifica una variabile continua (ad esempio una posizione spaziale o un orientamento). Vedi sezione 4.4.

Small-world (topologia): Un pattern di organizzazione di rete caratterizzato da connessioni dense e locali combinate con rare connessioni a lunga distanza, osservato in moltissimi sistemi biologici e sociali reali. Proposto da Watts e Strogatz nel 1998. Vedi sezione 4.1.

Spike / potenziale d'azione: L'impulso elettrico che un neurone genera quando il suo potenziale di membrana supera una soglia, il meccanismo fondamentale di comunicazione tra neuroni.

STDP (Spike-Timing-Dependent Plasticity): Regola di apprendimento sinaptico in cui il rafforzamento o indebolimento di una sinapsi dipende dall'ordine temporale preciso tra gli spike del neurone presinaptico e postsinaptico. Vedi sezione 2.6.

Winner-take-all: Un meccanismo computazionale, tipicamente implementato tramite inibizione globale o laterale, in cui solo un elemento (o un piccolo sottoinsieme) di un sistema competitivo può restare attivo, sopprimendo tutti gli altri candidati.

11. Materiali e riproducibilità

Tutti gli script Python sviluppati durante il progetto sono stati verificati eseguendoli realmente (non solo scritti) e sono pienamente riproducibili. Il codice sorgente completo o quasi completo di ciascuno script principale è incluso nel corpo di questo documento, nella sezione corrispondente; l'elenco seguente li riepiloga con un riferimento alla sezione dove sono discussi.

File	Sezione	Contenuto
due_neuroni.py	2.1	Comunicazione base tra due neuroni
esplorazione_parametri.py	2.2	Soglia sinaptica
plasticita_sinaptica.py	2.3	Facilitazione a breve termine
rete_catena.py	2.4	Propagazione in catena
rete_convergente.py	2.5	Sommazione temporale
stdp.py	2.6	Spike-Timing-Dependent Plasticity
classificazione_stdp.py	2.7	Apprendimento selettivo di pattern
rete_300_neuroni.py	2.8	Rete bilanciata E/I
rete_300_stimolo.py	2.9	Risposta a stimolo e recovery
due_moduli.py	2.10	Architettura modulare
psth_moduli.py	2.11	Verifica statistica su 25 prove
scaling_verso_topo.py,	3.5	Scaling progressivo automatico
scaling_fase2/3/4.py		
rete_40M_finale.py	3.6	Esperimento finale a 40 milioni di neuroni

File	Sezione	Contenuto
rete_smallworld.py	4.1	Connettività small-world su anello
brain3d_visualization.html	4.2	Visualizzazioni 3D
brain1M_visualization.html		interattive
ring_attractor_rate.py	4.4	Ring attractor, risultato finale verificato
chained_attractors.py	5.1	Catena di due attrattori collegati
competing_targets.py	5.2	Competizione tra alternative
rl_bandit.py	5.3	Apprendimento per rinforzo (bandito)
contextual_policy.py	5.4	Politica decisionale contestuale
rete_sintesi_export.py	6.4-6.6	Sintesi finale: spaziale + conduttanza + densità Allen
dialogo_ring_attractor.py	5.5.1	Scambio a turni tra due ring, canali fissi
dialogo_stdp.py	5.5.2	Sinapsi A->B appresa (Hebbiano a grana di turno); asimmetria B->A documentata
dialogo_stdp_adattamento.py	5.5.3	Adattamento + riscaldamento: entrambi i canali affidabili al 100%
dialogo_multi_messaggio.py	5.5.4	Piu' messaggi sulla stessa sinapsi: test di interferenza
dialogo_multi_normalizzato.py	5.5.5	Normalizzazione omeostatica su W_AB: competizione resa visibile, non risolta
dialogo_multi_repulsione.py	5.5.6	Esplorazione repulsiva: interferenza risolta, 7 scambi su 8 al 100%
diagnosi_bias_posizione.py	5.5.7	Verifica diretta (e smentita) dell'ipotesi del bias di posizione
dialogo_multi_repulsione_3msg.py	5.5.8	Scalabilità a 3 messaggi: separazione migliore, consolidamento peggiore (risultato aperto)

File	Sezione	Contenuto
dialogo_multi_scoperta_locale.py	5.5	Repulsione solo per la scoperta + esplorazione locale: 10/12 scambi, miglior risultato
dialogo_multi_scoperta_locale_montecarlo.py	5.5.10	Verifica Monte Carlo (8 seed): 91.7% di successo, ma l'ipotesi sul residuo era sbagliata
dialogo_multi_scoperta_locale_permutazione.py	5.5.11	Disambiguazione posizione/valore: turno 5 segue l'ordine, turno 7 segue il valore
dialogo_multi_scoperta_locale_mischiato.py	5.5.12	Ordine del round-robin mescolato: piu' equo tra i messaggi, ma tasso aggregato piu' basso (87.5% vs 91.7%)
dialogo_multi_scoperta_bidirezionale.py	5.5.14	Scoperta+consolidamento locale su entrambi i canali: 95.8%, turno 7 risolto al 100%
ring_attractor_spiking.py	5.6	Primo ring attractor spiking stabile (10 tentativi di tuning, sinapsi NMDA-like)
dialogo_spiking.py	5.7	Comunicazione appresa A->B tra due ring attractor spiking, STDP vera
dialogo_spiking_bidirezionale.py	5.8	Tentativo di bidirezionalita' spiking: stessa asimmetria del modello a rate, non risolta
dialogo_spiking_bidirezionale_turni.py	5.9	Schema a turni A/B per isolare il confondimento nel canale B->A spiking
dialogo_spiking_bidirezionale_gate.py	5.10	Plasticita' B->A confinata ai turni non confusi: conclusione negativa definitiva

File	Sezione	Contenuto
dialogo_spiking_multi.py	5.10	Due messaggi in dominio spiking, STDP vera: nessuna interferenza
dialogo_spiking_multi_monte_carlo.py	5.11	Verifica Monte Carlo (8 seed): nessuna interferenza spiking confermata 16/16
diagnosi_sottosoglia_ba.py	5.12	Verifica sotto-soglia del canale B->A: confusa dalla dinamica propria di A
diagnosi_ablazione_ba.py	5.12	Ablazione: canale B->A forte causa esplosione numerica, non segnale causale
dialogo_spiking_bidirezionale_5.12_silenzia.py	5.12	Silenziamento attivo di A: stessa esplosione, conclusione finale
dialogo_spiking_bidirezionale_5.13_interruttore.py	5.13	Interruttore di trasmissione: stabile con pesi bassi, un seed su quattro
diagnosi_unidirezionale_pesi_5.13_forti.py	5.13	Controllo: canale unidirezionale con pesi forti e' stabile da solo
dialogo_spiking_bidirezionale_5.13_interruttore_mc.py	5.13	Verifica Monte Carlo (4 seed): solo 1/4 stabile, la 'vittoria' era un caso fortunato
dialogo_spiking_bidirezionale_5.14_omeostasi.py	5.14	Normalizzazione omeostatica dei pesi: bidirezionalita' spiking stabile sul seed di base
dialogo_spiking_bidirezionale_5.14_omeostasi_mc.py	5.14	Verifica Monte Carlo (8 seed): 6/8 stabili, miglioramento reale ma non completo
dialogo_spiking_bidirezionale_5.15_omeostasi_v2.py	5.15	Omeostasi piu' reattiva: crescita bidirezionale pulita sul seed di base
dialogo_spiking_bidirezionale_5.15_omeostasi_v2_mc.py	5.15	Verifica Monte Carlo (8 seed): 7/8 stabili, migliore di v1

File	Sezione	Contenuto
diagnosi_seed301_anello_isolato.py	5.16	Verifica: anello isolato del seed 301 e' stabile da solo
dialogo_spiking_bidirezionale_omeostasi_v3.py	5.16	Interruttore di emergenza sopra l'omeostasi graduale
dialogo_spiking_bidirezionale_omeostasi_v3_mc.py	5.16	Verifica Monte Carlo (8 seed): 7/8 puliti, ottavo migliorato 40x
dialogo_spiking_bidirezionale_omeostasi_v4.py	5.17	Bidirezionalita' spiking risolta: interruttore trasmissione + omeostasi + soppressione diretta
dialogo_spiking_bidirezionale_omeostasi_v4_mc.py	5.17	Verifica Monte Carlo (8 seed): 8/8 stabili, crescita bidirezionale in ogni run
dialogo_spiking_bidirezionale_multi.py	5.18	Piu' messaggi bidirezionali spiking: completamento del filone
dialogo_spiking_bidirezionale_multi_mc.py	5.18	Verifica Monte Carlo (8 seed): 8/8 stabili, nessuna interferenza
dialogo_spiking_bidirezionale_multi3.py	5.19	Tre messaggi bidirezionali spiking: stress-test del carico
dialogo_spiking_bidirezionale_multi3_mc.py	5.19	Verifica Monte Carlo (8 seed): 8/8 stabili, 98% localizzazione sotto soglia
dialogo_spiking_relay_3anne.py	5.20	Staffetta a tre popolazioni A->B->C->A, primo passo oltre la coppia
dialogo_spiking_relay_3anne_mc.py	5.20	Verifica Monte Carlo (6 seed): informazione preservata su due salti in ogni caso

File	Sezione	Contenuto
dialogo_spiking_cnao_knockout.py	5.22	Knockout dei neuroni a dose CNAO piu' alta: interrompe selettivamente il messaggio che li usa
dialogo_spiking_cnao_knockout_mc.py	5.23	Verifica Monte Carlo (8 seed): knockout robusto, 8/8 stessa direzione
dialogo_spiking_knockout_controllo_mc.py	5.24	Controllo negativo: knockout casuale non riproduce l'effetto selettivo
braggProfile/braggProfile.c	5.25	Profilo di dose in profondita': trova il picco di Bragg, scopre un artefatto geometrico in cnaoRingImpact
dialogo_spiking_cnao_knockout_v2_mc.py	5.26	Ri-verifica con dose corretta: l'effetto si ribalta come previsto (test falsificabile superato)
dialogo_spiking_cnao_knockout_picco_mc.py	5.27	Dataset completo al picco + gradiente dose-risposta su tre livelli di sovrapposizione
dialogo_spiking_cnao_knockout_proton_mc.py	5.28	Knockout con mappa di dose da protoni: effetto piu' forte finora (7.07x, 8/8), gradiente a 4 punti completo
dialogo_spiking_cnao_recupero.py	5.29	Recupero funzionale dopo il knockout: la plasticita' residua compensa progressivamente, verificato su 4 seed
dialogo_spiking_lesione_completa_mc.py	5.30	Lesione completa della zona di codifica: il recupero visto in 5.29 sparisce, punto di non ritorno confermato su 5 run (1+4 MC)

File	Sezione	Contenuto
geant4_cnao_ring (RunAction.cc + analisi RBE)	5.31	Modello RBE-LET (Kanai/NIRS): il gradiente 5.22-5.28 regge entro la stessa profondita'; scoperta variabilita' Monte Carlo tra run fisici non ancora verificata
geant4_cnao_ring (cnaoRingImpact.cc, seed esplicito)	5.32	Scoperto: la mappa di dose per-neurone e' dominata dal rumore Monte Carlo (overlap 1.0/10 su 4 seed); il meccanismo causale neuroscientifico resta valido, la corrispondenza a livello di singolo neurone no
dialogo_spiking_cnao_knockout_media4seed_mc.py	5.33	Knockout da dose mediata su 4 seed Geant4: overlap 1-vs-0 indistinguibile dal controllo negativo, emerge una soglia minima di sbilanciamento (~2 neuroni) per un effetto reale
geant4_cnao_ring/analysis/5.34m_rbe.py	5.34	Modello MKM reale di Kase/NIRS (non piu' l'approssimazione lineare della 5.31), validato contro dati pubblicati entro il 10-15%; conferma la 5.31 con un modello clinico vero
geant4_cnao_ring/analysis/5.35m_rbe.py (dataset completo)	5.35	MKM su tutte e sei le configurazioni CNAO: overlap fisica/biologica 9-10/10 ovunque; overkill del carbonio e RBE anomalo del protone a 150 MeV

File	Sezione	Contenuto
geant4_cnao_ring/src/StepAction.cc (diagnostica CNAO_DEBUG_NEURON)	5.36	Verificato empiricamente (non solo ipotizzato) il picco di LET anomalo della 5.35: e' il protone primario quasi fermo (range straggling), non un frammento secondario -- collegato al dibattito reale sull'RBE variabile al bordo distale in protonterapia
build/results_highstat/ (carbonio 5M eventi, seed 501/502)	5.37	Quantificato: 10x eventi migliora la sovrapposizione da 1.0/10 (puro rumore) a 2/10 -- non basta; confermato che mediare su seed (5.33) e' piu' efficiente che aumentare gli eventi
dialogo_spiking_cnao_knockout_top5_mc.py / top20_mc.py	5.38	La dimensione del knockout (5, 10, 20 neuroni) non e' speciale: TOP-5 (overlap 0-vs-0) nullo come previsto, TOP-20 (overlap invertito) inverte l'effetto (1.74x, 7/8) esattamente come previsto

File	Sezione	Contenuto
geant4_cnao_ring (DetectorConstruction.cc, taglio di produzione)	5.39	Primo passo del collegamento nanodosimetrico: scoperto e corretto un bug (taglio di produzione troppo grosso), spettro reale degli elettroni secondari verificato (100% sotto 1 MeV, mediana 1.86 keV) -- il presupposto fisico dell'accoppiamento con Geant4-DNA e' confermato
geant4dna_icsd/build/nanoICSD (energie reali dalla 5.39)	5.40	Collegamento nanodosimetrico completato: ICSD da energie di elettroni secondari REALI (CNAO) si inseriscono coerentemente tra i punti gia' pubblicati nel paper Villagrasa/Baiocco -- catena macro-a-nano verificata end-to-end
geant4dna_icsd/nanoICSDseed41 (seed esplicito, verifica 4 seed)	5.41	Verifica Monte Carlo di nanoICSD: M1=1.090 confermato stabile (CV 0.34% su 4 seed) -- a differenza della mappa di dose (5.32), qui non c'e' un problema di rumore statistico

Ambiente di esecuzione: Python 3.14, Brian2 2.10.1, NumPy, SciPy, Matplotlib, su MacBook Air con chip Apple M5 e 24 GB di RAM. Le due visualizzazioni interattive 3D richiedono un browser web moderno con supporto WebGL (Chrome, Safari, Firefox in versioni recenti) e sono autonome (i dati della simulazione sono incorporati direttamente nel file HTML, non richiedono connessione a internet salvo il caricamento iniziale della libreria Three.js da CDN).

Fine del documento.