

2flex

Excelência em Tecnologia e Conectividade

FICHA TÉCNICA

CTO 16FO DUAL

- 2F-FCTO-16C
- Projetos de FTTh



**Linha
Fibra Óptica**

CTO 16FO DUAL

2F-FCTO-16C

A caixa de terminação óptica 2F-FCTO-16C foi desenvolvida para atender a uma demanda em redes FTTx pois permite fazer derivação, como uma caixa de emenda, e sangria com 4 entradas/saídas. É um produto versátil e completo.



Função

- Acomodar e proteger as emendas ópticas por fusão, feitas entre o cabo de distribuição e os cabos drop, fazendo com que a rede ganhe organização, facilidade na manutenção e agilidade na instalação de novos clientes.

Possibilidade de até **16 assinantes**

Painel para acomodação de até 18 adaptadores ópticos SC

Espaço ideal para um Splitter 1x16 ou dois Splitters 1x8



Especificações técnicas

Número de bandejas	• 1 peça
Dimensões	• 175mm x 110mm x 300mm
Canais	• 4 entradas / 4 saídas
Utilização	• Indoor e Outdoor
Permite fazer derivação como uma caixa de emenda	
Permite fazer sangria	
Material de polipropileno com alta qualidade, protegendo contra poeira e jatos d'água (IP65)	
Pode ser instalado em postes ou paredes	
Contêm uma bandeja para acomodação de Splitter ou Emendas de fibra óptica	
Painel para acomodação de adaptadores ópticos SC	
Suporte para acomodação de cabos ópticos	
Ideal para acomodação em posição vertical	
Vedação mecânica resistente	
Permite até 02 conexões de Splitter Óptico: 1x8 (Total de 16 saídas)	
Permite até 01 conexão de Splitter Óptico: 1x16 (Total de 16 saídas)	

Acessórios inclusos

1 CTO 16FO Dual 2Flex – Caixa de Terminação Óptica CTO
1 Kit de tubetes para fusão
4 parafusos
4 Buchas
6 Abraçadeiras

