

	Matriz para Bloqueio de Fontes de Energia				Data	03-02-26			
					Revisão	Rev. 03			
	Equipamento: 0559-BP-51A				Área	ETE Modular			
					Página	01			
PROCEDIMENTOS PARA EFETIVAÇÃO DE BLOQUEIO DE FONTES DE ENERGIA					Engº Manut.: Raquel Cecílio Fonseca				
Tipo, modelo do Equipamento ou Sistema onde será executado a atividade	Nº	O que bloquear			Como bloquear	Onde Bloquear	Como Desbloquear	FOTO DO EQUIPAMENTO BLOQUEADO	
		TAG	Descrição	Tipo					
BOMBA DE POLPA 0559-BP-51A	1	0559-BP-51A M	Motor da Bomba de Efluente Tratado vindo da área 0559 (bloquear na posição fechada)	E	1. De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a gaveta. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3.Extrair a gaveta e chicote de comando. 4. Colocar o cadeado e etiqueta de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o bloqueio.	0559-MC-01 Gaveta 0559-BP-51A	1. De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a gaveta. 2. Retirar o cadeado e a etiqueta de bloqueio. 3. Inserir a gaveta e chicote de comando. 4. Comunicar o desbloqueio.		
	2	0559-VN-01	Válvula manual de água de selagem (bloquear na posição fechada)	M	1. De posse do cadeado e dispositivo de bloqueio identifique a válvula. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3.Feche a válvula. 4. Colocar o cadeado e dispositivo de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o bloqueio.	Na própria válvula			
	3	0559-VN-02	Válvula manual de sucção da bomba 0559-BP-51A (bloquear na posição fechada)	M		Na própria válvula		1. De posse da chave do cadeado identifique a válvula. 2. Retirar o cadeado e o dispositivo de bloqueio. 3. Abrir a válvula. 4. Comunicar o desbloqueio.	
	4	0559-VN-03	Válvula manual de recalque da bomba 0559-BP-51A (bloquear na posição fechada)	M		Na própria válvula			
Outras Providências necessárias para conclusão do bloqueio:					Outras Providências necessárias antes de religar o Equipamento:				
OBSERVAÇÕES									
TIPOS DA ENERGIA DA FONTE A SER BLOQUEADA: E-elétrica H-Hidráulica T-térmico PN-pneumática M-Mecânica PO-Potencial Q-Química R- Radioativa									
Elaborador: Marcelo Vicente da Cruz					Aprovador: Raquel Cecílio Fonseca				
					Validação: Anderson Alves Cunha				