

 ANGLOGOLD ASHANTI	Matriz para Bloqueio de Fontes de Energia				Data	03-02-26		
	Equipamento: 0592EP01				Revisão	Rev.03		
					Área	592 - Espessamento		
					Página	01		
PROCEDIMENTOS PARA EFETIVAÇÃO DE BLOQUEIO DE FONTES DE ENERGIA					Engº Manut.: Raquel Cecílio Fonseca			
Tipo, modelo do Equipamento ou Sistema onde será executado a atividade	Nº	O que bloquear			Como bloquear	Onde Bloquear	Como Desbloquear	FOTO DO EQUIPAMENTO BLOQUEADO
		TAG	Descrição	Tipo				
	1	0592EP01M1 0592EP01M2 (Mecanisco acionamento Rake)	Gaveta Extraível.	E	1. De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a gaveta. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3.Extrair a gaveta e chicote de comando. 4. Colocar o cadeado e etiqueta de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o bloqueio.	CCM da Área 591. Gaveta TAG 0592EP01	1. De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a gaveta. 2. Retirar o cadeado e a etiqueta de bloqueio. 3. Inserir a gaveta e chicote de comando. 4. Comunicar o desbloqueio.	
	2	0536BP51A (Bomba alimentação retomada de concentrado)	Gaveta Extraível.			CCM da Área 536. Gaveta TAG 0536BP51A		
	3	0536BP51R (Bomba alimentação retomada de concentrado)	Gaveta Extraível.			CCM da Área 536. Gaveta TAG 0536BP51R		
4	0592BP04 (Bomba de poço do túnel)	Gaveta Extraível.	CCM da Área 591. Gaveta TAG 0592BP04					
Outras Providências necessárias para conclusão do bloqueio:				Outras Providências necessárias antes de religar o Equipamento:				
Bloquear a gaveta com identificação de 0592EP01. A mesma alimenta um painel de comando para o motor de giro 0592EP01M1 e o motor de elevação 0592EP01M2.								
TIPOS DA ENERGIA DA FONTE A SER BLOQUEADA: E-elétrica H-Hidráulica T-térmico PN-pneumática M-Mecânica PO-Potencial Q-Química R- Radioativa					Aprovador: Raquel Cecílio Fonseca			
Elaborador: Marcelo Vicente da Cruz					Validação: Anderson Alves Cunha			