

GGTO · CANTV

Sistema de administración de reportes de avería y construcción de puntos ópticos

MANUAL LITERAL · IMPLEMENTACIÓN

10 — Sincronización, mensajería interna y panel de gestión diaria (Incremento D-81)

Este manual explica tres mejoras nuevas del sistema: cómo se registra cada sincronización de la app móvil, cómo los supervisores envían mensajes a los técnicos, y cómo se ve el resumen diario de trabajo en el panel principal.

PRODUCTO

GGTO · versión 0.9.0

COLECCIÓN

Manuales literales · Implementación

PÚBLICO

Todo público (lenguaje sencillo)

CLIENTE

CANTV C.A. — Central Francisco Salias (Área 4)

DOCUMENTO

docs/Manuales/03-Implementacion/10-sincronizacion-mensajeria-panel.md

ACTUALIZACIÓN DE LA FUENTE

06/10/2026

ÍNDICE

1 1. ¿Qué es el log de sincronización?	3
1.1 ¿Quién puede verlo?	3
2 2. ¿Qué es la mensajería interna?	4
2.1 ¿Qué mensajes se envían?	4
2.2 ¿Cómo llegan los mensajes?	4
2.3 ¿Quién puede enviar?	4
3 3. ¿Qué es el panel de gestión diaria?	5
3.1 Alta rápida de casos especiales	5
4 4. Parámetros que el supervisor puede ajustar	6
5 5. Resumen rápido	7

Este manual explica tres mejoras nuevas del sistema: cómo se registra cada sincronización de la app móvil, cómo los supervisores envían mensajes a los técnicos, y cómo se ve el resumen diario de trabajo en el panel principal.

1 1. ¿Qué es el log de sincronización?

Cada vez que un técnico usa la app móvil para **descargar** sus casos del día o para **subir** (cargar) los resultados de su trabajo, el sistema guarda un **registro** con:

- Quién sincronizó (P00 del técnico).
- Qué cuadrilla tenía asignada.
- Qué dispositivo usó.
- Cuándo empezó y cuándo terminó.
- Cuántos casos recibió, procesó o fallaron.
- Si la sincronización fue **OK**, **parcial** o con **error**.

Además, se guarda un **checklist paso a paso**:

1. ¿Hubo conexión con el servidor?
2. ¿El login fue correcto?
3. ¿La descarga funcionó?
4. ¿La carga funcionó?

Cada paso queda marcado como OK, error u omitido (si un paso anterior falló).

1.1 ¿Quién puede verlo?

- **Supervisor, Administrador y Super Usuario** pueden abrir **Sistemas** → **Sincronización** en la web para consultar el historial.
- El técnico ve el resultado del último checklist en la pantalla **Dispositivo** de la app.

2. ¿Qué es la mensajería interna?

Es un **chat corto de solo ida**: el supervisor envía mensajes y los técnicos los reciben. Los técnicos **no pueden responder**.

2.1 ¿Qué mensajes se envían?

1. **Texto libre** escrito por el supervisor (máximo 500 caracteres).
2. **Recordatorios automáticos** de citas del día (una hora antes).
3. **Resumen automático** después de cada sincronización del técnico.
4. **Alarmas automáticas** cuando hay una falla masiva en el sector de su despacho.

2.2 ¿Cómo llegan los mensajes?

- La app del técnico **revisa cada 20 segundos** si hay mensajes nuevos.
- El técnico puede marcarlos como leídos.
- Los mensajes se guardan durante **5 días**; los que no se leyeron se conservan hasta que el técnico los abra (con un tope máximo de 30 días).

2.3 ¿Quién puede enviar?

- **Supervisor, Administrador y Super Usuario** pueden escribir mensajes.
 - Pueden enviarlos a **todos los técnicos**, a una **cuadrilla** entera o a un **técnico** específico.
-

3 3. ¿Qué es el panel de gestión diaria?

Es la **pantalla principal** que ve el supervisor al entrar al sistema. Muestra, para cada cuadrilla:

- **Asignadas:** cuántos casos tiene esa cuadrilla en el despacho de hoy.
- **Cerradas:** de esos, cuántos ya están resueltos (estado Cerrado).
- El porcentaje de avance.

Se pueden ver dos modos:

- **Común:** solo los casos residenciales normales.
- **Referidos:** solo los casos especiales clasificados como referidos.

La pantalla se **actualiza sola cada 30 segundos** mientras esté visible. Si cambias a otra pestaña del navegador, se pausa para no gastar recursos.

3.1 Alta rápida de casos especiales

Desde el mismo panel, el supervisor puede pulsar «**Agregar caso especial**» para crear un nuevo caso (empresa, gobierno o referido) sin salir de la pantalla.

4. Parámetros que el supervisor puede ajustar

En **Configuración** se pueden cambiar estos valores:

PARÁMETRO	VALOR POR DEFECTO	PARA QUÉ SIRVE
Segundos de sondeo de mensajes	20	Cada cuánto la app pregunta si hay mensajes nuevos.
Segundos de auto-refresco del panel	30	Cada cuánto se actualiza la pantalla de gestión diaria.
Días de retención de mensajes	5	Cuánto duran los mensajes leídos.
Días máximos de retención (no leídos)	30	Tope de seguridad para mensajes sin leer.
Días de retención del log de sincronización	90	Cuánto se conserva el historial de descargas/cargas.
Minutos de antelación del recordatorio de cita	60	Con cuánta anticipación avisa una cita.
Minutos de timeout de sesión de sync	10	Si una sincronización se queda colgada, después de cuántos minutos se cierra sola.

5 5. Resumen rápido

FUNCIÓN	¿DÓNDE SE VE?	¿QUIÉN LO USA?
Log de sincronizaciones	Web: Sistemas → Sincronización / App: Dispositivo	Supervisor, Admin, Super Usuario (web); técnico (app)
Checklist de sync	App: pantalla Dispositivo	Técnico
Enviar mensaje	Web: Menú de usuario → Mensajes	Supervisor, Admin, Super Usuario
Recibir mensajes	Web: Menú de usuario → Mensajes / App: pantalla Mensajes	Técnico
Panel gestión diaria	Web: pantalla principal (OPERACIÓN)	Supervisor, Admin, Super Usuario
Alta de caso especial	Web: botón en el panel	Supervisor, Admin, Super Usuario