

## Raspberry Pi2 GPIO Header

<i>Pin#</i>	<i>NAME</i>		<i>NAME</i>	<i>Pin#</i>
01	3.3v DC Power	⬤	DC Power 5v	02
03	GPIO02 (SDA1 , I <sup>2</sup> C)	⬤	DC Power 5v	04
05	GPIO03 (SCL1 , I <sup>2</sup> C)	⬤	Ground	06
07	GPIO04 (GPIO_GCLK)	⬤	(TXD0) GPIO14	08
09	Ground	⬤	(RXD0) GPIO15	10
11	GPIO17 (GPIO_GEN0)	⬤	(GPIO_GEN1) GPIO18	12
13	GPIO27 (GPIO_GEN2)	⬤	Ground	14
15	GPIO22 (GPIO_GEN3)	⬤	(GPIO_GEN4) GPIO23	16
17	3.3v DC Power	⬤	(GPIO_GEN5) GPIO24	18
19	GPIO10 (SPI_MOSI)	⬤	Ground	20
21	GPIO09 (SPI_MISO)	⬤	(GPIO_GEN6) GPIO25	22
23	GPIO11 (SPI_CLK)	⬤	(SPI_CE0_N) GPIO08	24
25	Ground	⬤	(SPI_CE1_N) GPIO07	26
27	ID_SD (I <sup>2</sup> C ID EEPROM)	⬤	(I <sup>2</sup> C ID EEPROM) ID_SC	28
29	GPIO05	⬤	Ground	30
31	GPIO06	⬤	GPIO12	32
33	GPIO13	⬤	Ground	34
35	GPIO19	⬤	GPIO16	36
37	GPIO26	⬤	GPIO20	38
39	Ground	⬤	GPIO21	40

Early Models

Late Models

Rev. 1  
26/01/2014<http://www.element14.com>