



100%
台灣製造

DGH8516AX(US)-U1

16 路 8MP 錄影

大容量儲存空間

EaZy Networking 快速上網

事件影像推播 / 狀態訊息推播

16 路網路型錄影主機 (支援安裝 8 顆硬碟)

產品規格*

硬體		
影像輸入		LAN 埠 x 1 (最多可連接 16 支網路攝影機)
影像輸出		HDMI x 2 / VGA x 1 / Composite x 1
影像輸出解析度		HDMI-1 : 最多 3840 x 2160 (4K2K) HDMI-2 & VGA : 最多 1920 x 1080 (Full HD)
聲音輸入 / 輸出		輸入 x 1 (mic in) / 輸出 x 1 (Line Out / HDMI)
警報輸入 / 輸出		輸入 x 4 / 輸出 x 1
RS485		支援
硬碟容量**		最多可安裝八顆 20TB 硬碟
USB 埠		USB 3.0 x 1 / USB 2.0 x 2
網路孔	LAN 埠	1000Mbps
	Internet 埠	1000Mbps
軟體		
影像壓縮格式		H.265
聲音壓縮格式		G711
即時畫面模式	本機端	16 路
	遠端	4 路
回放畫面模式	本機端	16 路
	遠端	4 路 (網頁瀏覽器) / 16 路 (遠端桌面程式)
本機單路回放		支援
錄影串流		雙碼流
錄影模式		手動 / 事件 / 警報 / 定時
錄影處理速率		最多 480 IPS @ 3840 x 2160 · 160Mbps
警報前錄影		支援
快速搜尋		時間 / 事件
事件通知		推播影像 / 推播訊息 / 郵件
安全性		可設定不同使用者權限與密碼
EaZy Networking 快速上網服務		支援
次螢幕輸出設定		跳台顯示 / 事件顯示 / 即時畫面 (HDMI-2、VGA & Composite)
免費 DDNS 服務		支援

產品規格*

網路	
通訊協定	DDNS、PPPoE、DHCP、NTP、SNTP、TCP/IP、ICMP、SMTP、HTTP、RTP、RTSP、RTCP、IPv4、UPnP、DNS、UDP、IGMP
ONVIF 相容性	支援
電腦遠端監控	
電腦登入	網頁瀏覽器
	Windows Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox & Opera (Windows 10 和更新版本)・以及 Google Chrome & Mozilla Firefox (MAC)
	單機監控程式
	遠端桌面程式 (僅限 Windows 作業系統)
	多機監控程式
	32CH CMS Lite (僅限 Windows 作業系統)
最大連線人數	40
智慧型設備監控	
APP	AVTECH DVR
支援裝置	iOS & Android 設備
推播影像	支援
推播訊息	支援
一般	
電源 (±10%)	DC12V / 12.5A
耗電量	14W (無硬碟連接)
工作溫度	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
工作溼度	10% ~ 85%
尺寸 (mm)***	358 x 267 x 152
淨重 (kg)	5.8
最低電腦瀏覽需求	■ Intel core i3 或更新版本・或者同等級 AMD ■ 2GB RAM ■ AGP 圖形介面卡・Direct Draw・32MB RAM ■ Windows 10 和更新版本 ■ Windows Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox & Opera (Windows 10 和更新版本)
認證	CE / UL (電源變壓器)

*規格若有變更・恕不另行通知

** 硬碟為購選配備.

*** 尺寸公差: ±5mm

背板

