

信号与系统课程笔记：Lecture 7

授课教师：秦雨潇

笔记记录：曹时成

2023 年 10 月 13 日（第六周，周五）

1 课堂回顾：如何判断是不是 LTI?

例： $f(t) = e^{-t} \int_{-\infty}^t f(\tau) e^{\tau} d\tau$

即判断： $f(t - t_0) = y(t - t_0)$ 是否成立？成立则为 LTI，不成立则不是

在这里：

$$(1) f(t - t_0) = e^{-t} \int_{-\infty}^t f(\tau - t_0) e^{\tau} d\tau$$

$$(2) y(t - t_0) = e^{-(t-t_0)} \int_{-\infty}^{t-t_0} f(\tau) e^{\tau} d\tau$$

进行积分换元化简，可推导（1）与（2）是相等的，该例子为 LTI。

2 矢量的分解

我们希望，对于我们的矢量 $\vec{A} \in \mathbb{R}^{n \times 1}$ ，可以分解为“子矢量” $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n\}$ ，且“子矢量”满足如下性质，则这组“子矢量”被称为一组“正交基”

$$(1) \vec{v}_i \perp \vec{v}_j \quad i \neq j, \quad i, j \leq n$$

$$(2) \|\vec{v}_i\| = 1 \leftrightarrow \text{类似于 } (\delta(t), \int_{\mathbb{R}} \delta(t) dt = 1)$$

$$(3) \text{对于 } \vec{A} \in \mathbb{R}^{n \times 1}, \quad \text{span}\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n\} \in \mathbb{R}^{n \times 1}$$

则必有： $\text{vec} A = C_1 \vec{v}_1 + C_2 \vec{v}_2 + \dots, C_n \vec{v}_n$

其中： $C_i = \frac{\langle \vec{A}, \vec{v}_i \rangle}{\|\vec{v}_i\|^2}$

C_i 是 \vec{A} 在 \vec{v}_i 上的投影

3 信号的分解

我们希望，对于我们的一个信号 $f(t)$ ，可以分解为“子信号” $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n\}$ ，且“子信号”满足如下性质，则这组“子信号”被称为一组“正交完备集”

(1) “子信号”是正交的

(2) “子信号”是单位的

$$\int_{\tau_a}^{\tau_b} \vec{v}_i \vec{v}_j d\tau = \begin{cases} 0 & i \neq j, & \text{"ortho"} \\ 1 & i = j, & \text{"normal"} \end{cases}$$

(3) 完备性

如果在 $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n\}$ 以外, 不存在任何 $g(t) \neq 0$, 满足 $\langle \vec{v}_i(t), g(t) \rangle = 0, (t \in [t_a, t_b])$, 则称, $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n\}$ 为 $f(t)$ 的正交完备集。

维度 n 有可能是无限的。

则有: $f(t) = C_1 \vec{v}_1(t) + C_2 \vec{v}_2(t) + \dots, C_n \vec{v}_n(t)$

其中: $C_i = \frac{\langle f(t), \vec{v}_i(t) \rangle}{\|\vec{v}_i\|^2}$

4 思考题: 下面这四个特殊信号是不是正交完备集

(1) δ 函数: $\delta[k - \tau]$

(2) 阶跃函数: $u[k - \tau]$

(3) 门函数: $rect[k - \tau]$

(4) 随机分布函数: $N(\mu, \delta) : f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$