Приложение №3
к приказу ПАО «Россети Юг»
от 29.06.2022 № 355

Публичное акционерное общество
«Россети Юг»
(ПАО «Россети Юг»)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА (БЕНЧМАРКИНГА) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТДЕЛЕНИЙ И РАЙОНОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ФИЛИАЛОВ ПАО «РОССЕТИ ЮГ» В ЧАСТИ СНИЖЕНИЯ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

МУ 80380011-ИА/Ф-ИСМ-4100 010-2017

Ростов-на-Дону
2022

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ 3
1. ВВЕДЕНИЕ 4
2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 4
3. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 4
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА 6
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 11
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 12
ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 13
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 14

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. РАЗРАБОТАНЫ И ВНЕСЕНЫ департаментом реализации услуг и учета электроэнергии исполнительного аппарата ПАО «Россети Юг» (далее – ДРУиУЭЭ)

2. УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ приказом ПАО «Россети Юг» от 29.06.2022 № 355.

3. ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТА ХРАНИТСЯ в управлении делами исполнительного аппарата ПАО «Россети Юг».

4. ЭТАЛОННАЯ КОПИЯ ДОКУМЕНТА РАЗМЕЩЕНА И ХРАНИТСЯ в архиве распорядительных документов исполнительного аппарата ПАО «Россети Юг».

5. АКТУЛИЗАЦИЯ, ВЫДАЧА И ИЗЪЯТИЕ ЭТАЛОННЫХ КОПИЙ ДОКУМЕНТА, А ТАКЖЕ ОТМЕНА И ХРАНЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДРУиУЭЭ.

6. ДОКУМЕНТ ПРОВЕРЯЕТСЯ НА АКТУАЛЬНОСТЬ не реже 1 раза в год, переиздаётся по мере необходимости, в соответствии с требованиями нормативной документации, но не реже 1 раза в пять лет.

7. НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ требованиям ISO 9001 «Системы менеджмента качества. Требования», ISO 14001 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению», ISO 45001 «Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Требования».

8. ВВЕДЕНЫ взамен МУ 80380011-ИА/Ф-ИСМ-4100 010-2017 «Методические указания по проведению сравнительного анализа (бенчмаркинга) деятельности производственных отделений и районов электрических сетей филиалов ПАО «Россети Юг» в части снижения потерь электрической энергии», утвержденные приказом ПАО «МРСК Юга» от 30.05.2017 №371.

9. ДЕЙСТВИЕ ДОКУМЕНТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА подразделения блоков реализации услуг и учета электроэнергии филиалов и ДЗО Общества.

10. КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: приборы учета электроэнергии, ПУ, потери электроэнергии, бенчмаркинг.

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящие методические указания разработаны с целью совершенствования системы контроля деятельности ПО и РЭС по выполнению плановых заданий по снижению потерь электрической энергии, получения актуальной информации об основных технико-экономических показателях деятельности региональной сетевой компании для принятия своевременных управленческих решений.

Настоящие методические указания определяют порядок проведения сравнительного анализа (бенчмаркинга) деятельности производственных отделений и районов электрических сетей филиалов ПАО «Россети Юг» в части снижения потерь электрической энергии.

Цель разработки Методических указаний:

- необходимость получения аналитических данных для повышения результативности и эффективности управления Общества по направлению деятельности реализация услуг и учёт электроэнергии;
- необходимость совершенствования существующего механизма проведения сравнительного анализа и оценки деятельности филиалов и его формализация.

Требованиями настоящих методических указаний руководствуются структурные подразделения Общества и филиалов, участвующие в процессе формирования, сбора, консолидации данных для проведения сравнительного анализа и оценки деятельности филиалов, производственных отделений, районов электрических сетей.

2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем документе ИСМ применены термины и определения, соответствующие установленным в ISO 9000, а также следующие:

Общество – ПАО «Россети Юг»

РЭС – район электрических сетей;

МУ – мастерский участок;

РСК – филиал ПАО «Россети Юг»;

ПО – производственное отделение;

ДРУиУЭЭ – департамент реализации услуг и учета электрической энергии.

3. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Целью проведения сравнительного анализа является выработка стратегии по снижению потерь электрической энергии в сетях структурных

подразделений Общества на основе лучших практик работы по выполнению планового и стимулирующего уровня потерь электрической энергии.

Состав основных показателей, применяемых в рамках проведения сравнительного анализа и оценки деятельности филиалов Общества, ПО и РЭС, периодизация их оценки могут быть изменены по решению заместителя генерального директора по реализации услуг Общества.

Показатели, применяемые в рамках проведения сравнительного анализа и оценки деятельности филиалов Общества с детализацией до уровня ПО и РЭС указываются в соответствии с данными сетевой отчетности.

Сравнительный анализ и оценка деятельности филиалов, ПО и РЭС Общества проводится ДРУиУЭЭ Общества в разрезе филиалов, ПО, РЭС.

Сравнительный анализ и оценка деятельности снижения потерь электрической энергии предполагает:

- выявление среднего значения по каждому из показателей;
- в рамках выполнения каждого показателя определение подразделений Общества (филиалы, ПО, РЭС), по которым достигнуты отрицательные (недопустимые) значения и/или значения ниже среднего в негативную сторону;
- определение подразделений Общества (филиалы, ПО, РЭС), по которым половина или более показателей, имеют отрицательные (недопустимые) значения и/или значения ниже среднего в негативную сторону;
- выявление трех лучших РЭС и трех худших РЭС по каждому филиалу Общества;
- выявление трех лучших РЭС и трех худших РЭС по филиалам Общества.

Результаты проведенного сравнительного анализа и оценки деятельности по снижению потерь электрической энергии филиалов, ПО и РЭС Общества доводятся до сведения структурным подразделением Общества, ответственным за снижение потерь электрической энергии, заместителей генерального директора - директоров филиалов Общества и в дальнейшем должны использоваться ими для принятия необходимых управленческих решений.

Результаты проведенного сравнительного анализа и оценки деятельности филиалов, ПО и РЭС Общества по запросу могут быть предоставлены руководителям ПАО «Россети».

Сводный перечень показателей сравнительного анализа и оценки деятельности филиалов, ПО, РЭС Общества представлен в приложении 1 к настоящим методическим указаниям.

Форматы запрашиваемой информации для подготовки сравнительного анализа и оценки деятельности филиалов, ПО и РЭС Общества, а также требования к ней представлены в приложениях 2 к настоящим методическим указаниям.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА

4.1. Ранжирование РЭС

РЭС распределяются на две группы РЭС со схожими характеристиками среды функционирования: городские РЭС и сельские РЭС.

Перечень основных критериев отнесения РЭС к определенной группе, применяемых в рамках проведения сравнительного анализа и оценки деятельности филиалов Общества с детализацией до уровня ПО и РЭС, представлен в приложении 2 к настоящим методическим указаниям.

Городские РЭС – РЭС в которых годовой отпуск электроэнергии в сеть составляет более 150 млн.кВтч/год, полезный отпуск электроэнергии по юридическим лицам – более 70%.

Сельские РЭС – остальные РЭС, не соответствующие отнесению к группе «Городские РЭС».

Сравнительный анализ в разрезе филиалов, ПО и РЭС проводится внутри каждой группы, что в значительной мере снизит влияние объективных внешних обстоятельств на выполнение производственных задач и упростит оценку результатов сравнительного анализа.

4.2. Расчет рейтинга

Рейтинг рассчитывается по общей формуле:

$$R = \sum_{i=1}^{k} N_i * v_i \text{ , где}$$

N_i - это нормированное значение i-го показателя в диапазоне (0;1), v_i - это вес данного показателя, k – количество задействованных при расчёте показателей.

Рейтинг рассчитывается с помощью следующих показателей:

1. Уровень потерь электроэнергии от отпуска электрической энергии в сеть РЭС образующий потери электроэнергии, П%.

Показатель рассчитывается по формуле:

$$П\% = \frac{П}{ОС} \times 100\%, \text{ где}$$

П - объем потерь электрической энергии, возникающих в объектах распределительного электросетевого комплекса, рассчитываемые как отпуск электроэнергии в сеть за отчетный период минус объем отпущенной

электроэнергии из сети потребителям электроэнергии и сетевым организациям за отчетный период в границах балансовой и эксплуатационной ответственности и минус расход электроэнергии на производственные и/или хозяйственные нужды за отчетный период при условии, если данный объем электроэнергии не включен в объем отпущенной электроэнергии из сети, млн. кВтч;

ОС - отпуск электроэнергии в сеть образующий потери электроэнергии за отчетный период, без учета объема отпущенной электрической энергии потребителям, подключенным непосредственно к шинам подстанций РСК по уровню 1-20 кВ, и объема отпуска электрической энергии по объектам «последней мили» и расхода по договору аренды РУ станций, в границах РЭС, млн. кВтч.

2. Динамика снижения потерь электроэнергии за период, Дп%,

Показатель рассчитывается по формуле:

$$Дп\% = \frac{(П\%n - П\%(n-1))}{П\%(n-1)} \times 100\%, \text{ где}$$

n - базовый год;

П% - уровень потерь электроэнергии от отпуска электрической энергии в сеть РЭС образующий потери электроэнергии, %.

3. Удельная эффективность работы персонала по составлению количества актов НУП, ЭПудел. шт./чел.

Показатель рассчитывается по формуле:

$$ЭПудел = (БУвкл\ в\ ПО + БУраз * 0{,}5 + БД\ опл)/Кол\ пер, \text{ где}$$

$БУ_{вкл\ в\ по}$ – количество актов безучетного потребление э/э, включенное в полезный отпуск филиала в отчетном периоде без учета разногласий (с учетом актов, составленных в прошлых периодах), шт.;

$БУ_{раз}$ – количество актов безучетного потребление э/э, включенное в объем разногласий в отчетном периоде (с учетом актов, составленных в прошлых периодах), шт.;

$БД_{опл}$ – количество актов оплаченного бездоговорного потребления электрической энергии в отчетном периоде, шт.;

$Кол_{пер}$ – общее количество персонала группы учета электроэнергии и реализации услуг, штат. ед. (включая вакантные должности).

4. Удельная эффективность работы персонала по выявлению объема несанкционированного потребления э/э, ЭПудел. тыс. кВтч/чел

Показатель рассчитывается по формуле:

$$ЭПудел = (БУвкл\ в\ ПО + БУраз * 0{,}5 + БД\ опл)/Кол\ пер,$$ где

БУ$_{вкл\ в\ по}$ – объем безучетного потребление э/э, включенное в полезный отпуск филиала в отчетном периоде без учета разногласий (с учетом актов, составленных в прошлых периодах), шт.; тыс. кВтч;

БУ$_{раз}$ - объем безучетного потребление э/э, включенное в объем разногласий в отчетном периоде (с учетом актов, составленных в прошлых периодах), шт.; тыс. кВтч;

БД $_{опл}$ – объем оплаченного бездоговорного потребления электрической энергии в отчетном периоде, шт.; тыс. кВтч;

Кол $_{пер}$ – общее количество персонала группы учета электроэнергии и реализации услуг, штат. ед. (включая вакантные должности).

5. Уровень разногласий по объему потерь электрической энергии в соотношение к полезному отпуску э/э, Р%.

Показатель рассчитывается по формуле:

$$Р\% = (Рот.пер. - Рсуд.)/ОС * 100\%,$$ где

Р$_{от.пер.}$ – объем разногласий по потерям в отчетном периоде (, тыс. кВтч;

Р$_{суд.}$ - объем разногласий по потерям за текущие и предыдущие периоды, урегулированный в пользу Общества в судебном порядке (по вступившим в законную силу судебным решениям) в отчетном периоде, тыс. кВтч;

ОС - отпуск электроэнергии в сеть за отчетный период, тыс. кВтч;

6. Динамика уровня разногласий по потерям за отчетный период, Д$_{Р}$%, - разница фактического уровня разногласий по потерям электрической энергии к отпуску электрической энергии в сеть отчетного периода и аналогичного периода прошлого года.

$$ДР\% = \frac{Рот.пер.}{ОСот.пер.} * 100\% - \frac{Рпред.пер}{ОСпред.\ пер.} * 100\%$$

На основании вышеуказанных показателей проводится оценка деятельности РЭС и определяется место каждого РЭС по показателям - **№П%, № ДП%, №ЭПудел(шт.), №ЭПудел(тыс.кВтч), №Р%, №ДР%.**

Согласно назначенному весу показателей определяется место занятое РЭС в отчетном периоде. Для чего высчитывается удельный вес всех показателей по структурному подразделению:

$$РЭС = 0,20 * №П\% + 0,25 * №ДП\% + 0,15 * №ЭПудел(шт.) + 0,15 * №ЭПудел(тыс.кВтч) + 0,15 * №Р\% + 0,10 * №ДР\%$$

№МестаРЭС1=наименьшее Вес РЭС(1-n),
№МестаРЭС2=наименьшее Вес РЭС(2-n),
№МестаРЭСn=наименьшее Вес РЭС(n-n).

Для расчета рейтинга филиалов проводится расчет среднего значения по каждому из показателей за отчетный квартал. Сравнение проводится на каждом уровне по каждому показателю.

Выше обозначенным способом определяется занятое в отчетном периоде место каждого ПО, Филиала и Общества.

Для визуализации анализа подготавливаются презентационные материалы, в которых подразделения Общества (филиалы, ПО, РЭС) распределены в соответствии с производственными результатами.

В соответствии с рейтингом начальником РЭС разрабатывается адресный план мероприятий по снижению потерь электроэнергии в разрезе дней и месяцев (далее – План мероприятий). При этом приоритетной является задача по снижению потерь в линиях с высоким значением коммерческих потерь в абсолютном выражении.

В ходе формирования Плана мероприятий вся территория РЭС разбивается на МУ. Приказом по РСК за каждым МУ закрепляется группа, ответственная за снижение уровня потерь электрической энергии в данном МУ. Группа формируется на базе МУ и сотрудников участка транспорта электрической энергии. За каждым работником МУ закрепляются отходящие присоединения 10-0,4 кВ. Начальник РЭС, заместитель начальника РЭС и начальник участка транспорта электрической энергии РЭС не закрепляются за МУ.

Итогом работы сравнительного анализа (бенчмаркинга) является выбор лучших РЭС в части работы по снижению потерь электроэнергии и выбор лучших практик по проведению данного вида работ.

Сравнительный анализ и оценка деятельности филиалов, ПО и РЭС Общества проводится ежеквартально (по итогам 1 квартала, 6 месяцев, 9 месяцев) в течение 40 рабочих дней после появления утвержденной сетевой и бухгалтерской отчетности за соответствующие периоды (1 квартал, 6 месяцев, 9 месяцев, год).

По требованию руководства Общества сравнительный анализ и оценка деятельности филиалов, ПО и РЭС Общества может проводиться в иные

сроки, в том числе с использованием прогнозных данных при отсутствии фактических данных.

Приложение 1

Перечень расчетных показателей для проведения сравнительного анализа

№	РЭС		Удельный вес
1	Уровень потерь электроэнергии в сетях 10-0,4 кВ	П,%	20%
2	Динамика снижения потерь электроэнергии за период (2017/2016)	ДП,%	25%
3	Удельная эффективность работы персонала по количеству составленных актов НУП	ЭПудел, шт./чел.	15%
4	Удельная эффективность работы персонала по объему выявленного несанкционированного потребления Э/Э	ЭПудел. кВтч/чел.	15%
5	Уровень разногласий по потерям электроэнергии от полезного отпуска по РЭС	Р,%	15%
6	Динамика уровня разногласий по потерям э/э	ДР,%	10%
	ИТОГ		100%

Приложение 2

Опросные формы для проведения сравнительного анализа (бенчмаркинга) деятельности районов электрических сетей филиала ПАО «МРСК Юга»

(размещено в отдельном файле)

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Должность	Фамилия, инициалы	Дата ознакомления	Подпись	Примечания

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

Изм. (доп.) пункт	Содержание изменения (дополнения)	Основание	Дата	Фамилия, инициалы, должность, лица, внесшего изменения (дополнения)	Подпись