Приложение 1
к приказу ПАО «Россети Юг»
от «03» сентября 2020 г. № 570

Публичное акционерное общество
«Россети Юг»
(ПАО «Россети Юг»)

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНОГО СНЯТИЯ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ У ГРАЖДАН-ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ), ЮРИДИЧЕСКИХ И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ ЛИЦ

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

ПК ИСМ 80380011-Ф-4100 072-2020

Ростов-на-Дону
2020

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ 3
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 4
2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 4
3. ВВЕДЕНИЕ 5
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ БЛОКА РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КСП ПРИБОРОВ УЧЕТА 5
5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИВЛЕЧЕННОМУ ПЕРСОНАЛУ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КСП ПРИБОРОВ УЧЕТА 6
6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КСП БЛОКОМ РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ 7
7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КСП ПРИВЛЕЧЕННЫМ ПЕРСОНАЛОМ 9
8. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 11
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 12
Приложение 1 13
ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 14
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 15

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН департаментом реализации услуг и учёта электроэнергии исполнительного аппарата ПАО «Россети Юг» (далее – ДРУиУЭЭ).

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом ПАО «Россети Юг» от «03» сентября 2020г. № 510

3. ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТА ХРАНИТСЯ в управлении делами исполнительного аппарата ПАО «Россети Юг».

4. ЭТАЛОННАЯ КОПИЯ ДОКУМЕНТА РАЗМЕЩЕНА И ХРАНИТСЯ в архиве распорядительных документов исполнительного аппарата ПАО «Россети Юг».

5. АКТУЛИЗАЦИЯ, ВЫДАЧА И ИЗЪЯТИЕ ЭТАЛОННЫХ КОПИЙ ДОКУМЕНТА, А ТАКЖЕ ОТМЕНА И ХРАНЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДРУиУЭЭ.

6. ДОКУМЕНТ ПРОВЕРЯЕТСЯ НА АКТУАЛЬНОСТЬ не реже 1 раза в год, переиздаётся по мере необходимости, в соответствии с требованиями нормативной документации, но не реже 1 раза в пять лет.

7. НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ требованиям ISO 9001 «Системы менеджмента качества. Требования», ISO 14001 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению», ISO 45001 «Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Требования».

8. ВВЕДЕН впервые.

9. ДЕЙСТВИЕ ДОКУМЕНТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА: все структурные подразделения ПАО «Россети Юг» и филиалов, ДЗО ПАО «Россети Юг», участвующие в проведении контрольных съемов показаний приборов учета электроэнергии у граждан потребителей (физических лиц), у юридических и приравненным к ним лиц.

10. КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: потребители, потребитель, прибор учета, снятие показаний.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Порядок проведения контрольного снятия показаний приборов учета электроэнергии у граждан-потребителей (физических лиц), юридических и приравненных к ним лиц (далее – Порядок) является внутренним нормативным документом ПАО «Россети Юг».

Порядок в обязательном порядке должен учитываться при разработке (корректировки) стандартизирующих и организационно-распорядительных документов, положений о структурных подразделениях, должностных, рабочих и производственных инструкций аппарата управления ДЗО ПАО «Россети», филиалов и их структурных подразделений.

В настоящем Порядке учтены требования следующих нормативных правовых актов:

– постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» (далее - Правила ТП);

– постановление Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» (далее - Основные положения);

– постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее - Правила коммунальных услуг).

2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем Порядке применены следующие сокращения:

– ОРД – организационно-распорядительный документ;
– РЭС – район электрических сетей;
– КСП – контрольный съем показаний.

3. ВВЕДЕНИЕ

3.1. Проверка правильности снятия показаний расчетных приборов учета (далее – КСП) осуществляется представителем сетевой организации на объектах электросетевого хозяйства которой непосредственно или опосредованно (через сети другого потребителя) присоединены электроустановки потребителей (жилые и нежилые помещения), в отношении которых установлены указанные расчетные приборы учета.

3.2. Для проведения КСП сетевая организация вправе привлекать третьих лиц, в этом случае ответственность за действия таких лиц, в том числе перед энергосбытовой компанией несет сетевая организация.

3.3. Сетевая организация проводит КСП в соответствии с маршрутными листами, актами съема показаний, подготовленными структурными подразделениями учета электроэнергии и реализации услуг РЭС Филиалов и ДЗО ПАО «Россети Юг».

3.4. КСП необходимо проводить для определения объема переданной электрической энергии по конкретной точке учета (жилого и нежилого помещения и иных объектов инфраструктуры) подключенной от сетей филиалов, ДЗО ПАО «Россети Юг». При производстве мероприятий по КСП у потребителей, должны быть составлены соответствующие акты, которые в последствии должны быть направлены в адрес гарантирующего поставщика (в зоне присутствия филиала, ДЗО ПАО «Россети Юг») не позднее 3 (трех) дней с момента снятия показаний.

3.5. Целевой инструктаж проводится в соответствии с приложением 1 к данному Порядку. На основании приложения 1 в филиале, ДЗО разрабатывается и утверждается Программа инструктажа работников направляемым для проведения работ по КСП.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ БЛОКА РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КСП ПРИБОРОВ УЧЕТА

4.1. Организовать работу по КСП в строгом соответствии с приказом ПАО «Россети Юг» от 26 июня 2020 г. № 347 «О безопасной организации работ персонала, обслуживающего системы коммерческого учета электрической энергии» (далее – Приказ).

4.2. При производстве работ с измерительными комплексами и приборами учета электрической энергии персонал обязан применять специальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты в соответствии приложений № 4 и № 5 Приказа, а также должен при себе иметь и использовать:

– удостоверение сотрудника ДЗО ПАО «Россети Юг»;

– удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках;

– оформленный бланк производственного задания;

– шариковую ручку;

– блокнот;

– маршрутный лист;

– чистый бланк акта снятия показаний приборов учета электроэнергии потребителя (юридических лиц);

– чистые бланки актов неучтенного потребления электрической энергии;

– мобильный телефон/электронный планшет с установленным мобильным приложением SAP-mobile (при наличии);

– средства фото/видео фиксации (при наличии).

4.3. При проведении КСП у потребителя персонал должен быть вежлив и тактичен.

4.4. При производстве работ персонал обязан руководствоваться требованиями:

– правил по охране труда при эксплуатации электроустановок;

– инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве;

– правил внутреннего трудового распорядка;

– должностных и рабочих инструкций, инструкций по охране труда;

– данного Порядка;

– ОРД Общества, технической документации и действующего законодательства РФ.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИВЛЕЧЕННОМУ ПЕРСОНАЛУ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КСП ПРИБОРОВ УЧЕТА

5.1.Перед производством работ по проведению контрольного съема показаний электросчетчиков, работники обязаны пройти целевой (внеплановый) инструктаж с регистрацией в журнале инструктажа на рабочем месте.

5.2.При производстве работ персонал должен быть одет в удобную одежду не стесняющая движения, соответствующая кодексу корпоративной этики, принятой в ПАО «Россети Юг» и должен использовать:

– оформленный бланк производственного задания;

– шариковую ручку;

– блокнот;

– маршрутный лист;

– чистый бланк акта снятия показаний приборов учета электроэнергии потребителя (юридических лиц);

– мобильный телефон/электронный планшет с установленным мобильным приложением SAP-mobile (при наличии);

– средства фото/видео фиксации (при наличии).

5.3. При проведении КСП у потребителя персонал должен быть вежлив и тактичен.

5.4. При производстве работ персонал обязан руководствоваться требованиями:

– правил по охране труда при эксплуатации электроустановок;

– инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве;

– правил внутреннего трудового распорядка;

– должностных и рабочих инструкций, инструкций по охране труда;

– данного Порядка,

– ОРД Общества, технической документации и действующего законодательства РФ.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КСП БЛОКОМ РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ

6.1. В целях безопасной организации работ с измерительными комплексами и приборами учета электрической энергии в Филиалах, ДЗО ПАО «Россети Юг» и производственных отделениях издается организационно-распорядительный документ (приказ, распоряжение) о безопасной организации работ персонала, обслуживающего системы коммерческого учета электрической энергии.

6.2. Назначенными ответственными лицами в РЭС формируются маршрутные листы, с указанием: наименования потребителя (ФИО, ИП, ООО, ОАО, АО и т.п.), наименования и адреса объекта присоединения, наименования ПС, № фидера, № ТП, типа и номера прибора учета, даты государственной поверки прибора учета, договора энергоснабжения, контактного номера телефона (по возможности).

6.3. Перед проведением работ по КСП, персонал, при проведении целевого инструктажа должен быть ознакомлен с маршрутом следования к месту проведения работ, необходимыми мерами безопасности при пути следования и необходимыми мерами безопасности при проведении КСП. Подтверждение ознакомления оформляется подписью работника в журнале выдачи производственных заданий и в выданном бланке производственного задания.

6.4. После получения задания на производство работ/распоряжения, работник направляется к месту проведения работ на бригадном автомобиле РЭС, согласно выданного ему производственного задания.

6.5. Начальником РЭС, главным инженером РЭС, начальником/ведущим специалистом (ведущим инженером) группы по учету электроэнергии и реализации услуг РЭС проводится выборочный контроль

работников, производящих КСП, непосредственно на рабочем месте (на маршруте) посредством выборочного выезда на место проведения работ, а также с учетом использования телефонной связи, ПК «SAP Mobile» и геометок переданных посредством интернет телефонии. Также данными лицами, старшими мастерами (мастерами) и инженерами группы по учету электроэнергии и реализации услуг осуществляется ежедневный контроль по убытию персонала на маршрут для проведения КСП и возвращения персонала в РЭС по окончанию работ.

6.6. Съем показаний с приборов учета электрической энергии необходимо проводить только у потребителей в соответствии с заданием на производство работ/распоряжением, указанных в маршрутных листах. При проведении КСП осуществляется исключительно визуальный осмотр и съем показаний с приборов учета электрической энергии. Не допускается расширять рабочее место и объем работ, определенных производственным заданием/распоряжением. При проведении КСП запрещается выполнение иных видов работ и поручений (как производственного, так и личного характера).

6.7. По прибытию на каждый адрес, указанный в маршруте, необходимо представиться и сообщить цель визита, сверить информацию о фактическом собственнике энергопринимающих устройств потребителя с данными указанными в маршрутном листе. После уточнения информации необходимо получить от собственника (ответственного представителя потребителя) доступ к измерительному комплексу, прибору учета электрической энергии для проведения КСП.

6.8. Произвести осмотр внешнего состояния измерительного комплекса, прибора учета электрической энергии, а именно проверить отсутствие дефектов и повреждений на электросчетчике, проверить наличие и целостность пломб государственного поверителя, завода изготовителя, проверить наличие и целостность пломб, знаков визуального контроля и состояние индикаторов магнитного поля ранее установленных сетевой организацией, гарантирующим поставщиком, проверить отсутствие явных следов вмешательства в работу измерительного комплекса, прибора учета электрической энергии, проверить отсутствие подключений токоприемников потребителя минуя прибор учета электрической энергии.

6.9. В случае выявления нарушений зафиксировать данный факт с помощью средств фото/видео фиксации. При необходимости составить акт неучтенного потребления электрической энергии с выдачей предписания потребителю на устранение выявленных нарушений. Сообщить о данном инциденте начальнику/ведущему специалисту (ведущему инженеру) группы по учету электроэнергии и реализации услуг РЭС.

6.10. После завершения работ по КСП с приборов учета электрической энергии потребителей, указанных в производственном задании/распоряжении, работник обязан доложить об окончании работ

диспетчеру и явиться в РЭС для предоставления ежедневного отчета о проделанной работе и передачи первичной документации в группу по учету электроэнергии и реализации услуг лицу ответственному лицу.

6.11. В случае возникновения конфликтных ситуаций с потребителем (его представителем), при отсутствии возможности ее урегулирования, об этом необходимо незамедлительно сообщить одному из ответственных лиц, указанных в п.6.5 настоящего Порядка для принятия дальнейших решений.

6.12. В случае резкого ухудшения здоровья работника или получения каких-либо травм вызвать скорую помощь (при необходимости) и незамедлительно доложить вышестоящему руководителю. В докладе обязательно указать место нахождения работника и место происшествия (точный адрес или конкретное описание) время и описание случившегося с указанием обстоятельств.

6.13. Ответственное лицо после получения актов КСП и маршрутного листа от исполнителя, производит анализ проведенной работы, проверку правильности и корректности занесения информации с последующим занесением информации в базу данных и направлением актов КСП в адрес гарантирующего поставщика.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КСП ПРИВЛЕЧЕННЫМ ПЕРСОНАЛОМ

7.1. Для организации работ по проведению контрольных снятий показаний по филиалу издается организационно распорядительный документ (приказ) о проведении контрольных снятий показаний, с обозначением ответственных лиц и сроков исполнения работ.

7.2. Назначенными ответственными лицами в РЭС формируются маршрутные листы, с указанием: наименования потребителя (ФИО, ИП, ООО, ОАО, АО и т.п.), наименования и адреса объекта присоединения, наименования ПС, № фидера, № ТП, типа и номера прибора учета, даты государственной поверки прибора учета, договора энергоснабжения, контактного номера телефона (по возможности).

7.3. Перед проведением работ по КСП, персонал, при проведении целевого инструктажа (программа прилагается) должен быть ознакомлен с маршрутом следования к месту проведения работ, необходимыми мерами безопасности при пути следования и необходимыми мерами безопасности при проведении КСП. Подтверждение ознакомления оформляется подписью работника в журнале выдачи производственных заданий и в выданном бланке производственного задания.

7.4.Руководители РЭС проводят перед началом работ собрание с персоналом, задействованном в проведении контрольного съема показаний приборов учета, с освещением организационных вопросов касательно проведения работы и прибытия персонала в группу по учету электроэнергии

и реализации услуг для передачи отчетных данных, правильности заполнения бланков, правильности внесения данных в ПК «SAP Mobile», необходимости соблюдения правил охраны труда и техники безопасности при выполнении съема показаний.

7.5. Начальником РЭС, главным инженером РЭС, начальником/ведущим специалистом (ведущим инженером) группы по учету электроэнергии и реализации услуг РЭС проводится выборочный контроль работников, производящих КСП, непосредственно на рабочем месте (на маршруте) посредством выборочного выезда на место проведения работ, а также с учетом использования телефонной связи, ПК «SAP Mobile» и геометок переданных посредством интернет телефонии. Также данными лицами, старшими мастерами (мастерами) и инженерами группы по учету электроэнергии и реализации услуг осуществляется ежедневный контроль по убытию персонала на маршрут для проведения КСП и возвращения персонала в РЭС по окончанию работ.

7.6. Съем показаний с приборов учета электрической энергии необходимо проводить только у потребителей в соответствии с заданием на производство работ/распоряжением, указанных в маршрутных листах. При проведении КСП осуществляется исключительно визуальный осмотр и съем показаний с приборов учета электрической энергии. Не допускается расширять рабочее место и объем работ, определенных производственным заданием/распоряжением. При проведении КСП запрещается выполнение иных видов работ и поручений (как производственного, так и личного характера).

7.7. По прибытию на каждый адрес, указанный в маршруте, необходимо представиться и сообщить цель визита, сверить информацию о фактическом собственнике энергопринимающих устройств потребителя с данными указанными в маршрутном листе. После уточнения информации необходимо получить от собственника (ответственного представителя потребителя) доступ к измерительному комплексу, прибору учета электрической энергии для проведения КСП

7.8. Произвести осмотр внешнего состояния измерительного комплекса, прибора учета электрической энергии, а именно проверить отсутствие дефектов и повреждений на электросчетчике, проверить наличие и целостность пломб государственного поверителя, завода изготовителя, проверить наличие и целостность пломб, знаков визуального контроля и состояние индикаторов магнитного поля ранее установленных сетевой организацией, гарантирующим поставщиком, проверить отсутствие явных следов вмешательства в работу измерительного комплекса, прибора учета электрической энергии.

7.9. В случае выявления нарушений зафиксировать данный факт с помощью средств фото/видео фиксации. Сообщить о данном инциденте

начальнику/ведущему специалисту (ведущему инженеру) группы по учету электроэнергии и реализации услуг РЭС.

7.10 После завершения работ по КСП с приборов учета электрической энергии потребителей, указанных в производственном задании/распоряжении, работник обязан доложить об окончании работ диспетчеру и явиться в РЭС для предоставления ежедневного отчета о проделанной работе и передачи первичной документации в группу по учету электроэнергии и реализации услуг лицу ответственному лицу.

7.11. В случае возникновения конфликтных ситуаций с потребителем (его представителем), при отсутствии возможности ее урегулирования, об этом необходимо незамедлительно сообщить одному из ответственных лиц, указанных в п.7.5 настоящего Порядка для принятия дальнейших решений.

7.12. В случае резкого ухудшения здоровья работника или получения каких-либо травм вызвать скорую помощь (при необходимости) и незамедлительно доложить вышестоящему руководителю. В докладе обязательно указать место нахождения работника и место происшествия (точный адрес или конкретное описание) время и описание случившегося с указанием обстоятельств.

7.13. Ответственное лицо после получения актов КСП и маршрутного листа от исполнителя, производит анализ проведенной работы, проверку правильности и корректности занесения информации с последующим занесением информации в базу данных и направлением актов КСП в адрес гарантирующего поставщика.

8. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При выполнении служебных обязанностей персонал обязан лично соблюдать следующие меры безопасности:

– при посещении потребителей имеющих собак соблюдать осторожность. В случае, когда собака не заперта в отдельном помещении или не находится на привязи работник не должен входить в помещение (на территорию) потребителя и предложить потребителю или его представителю убрать собаку в безопасное место (одеть намордник). В случае отказа потребителя выполнить данную просьбу персонал, выполняющий КСП должен продолжить работу по другим адресам маршрутного листа, об инциденте сообщить лицам, обозначенным в пункте 6.5. (7.5.) данного Порядка;

– при выполнении КСП запрещается использование любых подсобных приспособлений для поднятия на высоту для снятия показаний электросчётчика (лестниц, стульев, табуретов). Исключать использование случайных предметов (ящиков, досок, кирпичей и прочего);

– при отсутствии освещения в помещении потребителя или на лестничной клетке следует пользоваться фонариком;

– запрещается расширять рабочее место. При КСП осуществляется исключительно визуальный съем показаний.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

9.1. Персонал, участвующий в контрольном съеме показаний с приборов учета электроэнергии, несет ответственность за:

– нарушение требований данного Порядка;

– нарушение правил по охране труда при эксплуатации электроустановок;

– несоблюдение внутреннего распорядка предприятия;

– нарушение требований должностных и рабочих инструкций, инструкций по охране труда;

– нетактичное поведение и грубость в работе потребителями;

– злоупотребление служебным положением или превышение предоставленных ему прав;

– достоверность и правильность снятых показаний и оформление первичных документов.

9.2. Персоналу, участвующему в контрольном съеме показаний с приборов учета электроэнергии, запрещается:

– пользоваться спичками и зажигалками в помещении потребителя;

– производить электромонтажные и иные работы в электроустановках потребителя не определенных заданием/распоряжением или нарядом допуска (в том числе и по просьбе абонента);

– пользоваться личным авто-/мото- транспортом в рабочее время;

– получать деньги от абонентов для оплаты за электрическую энергию.

Приложение 1

Типовой инструктаж при КСП

1. При посещении абонентов работник обязан:

1.1.При посещении потребителей имеющих собак соблюдать осторожность. В случае, когда собака не заперта в отдельном помещении или не находится на привязи работник не должен входить в помещение (на территорию) потребителя и предложить потребителю или его представителю убрать собаку в безопасное место (одеть намордник). В случае отказа потребителя выполнить данную просьбу персонал, выполняющий КСП должен продолжить работу по другим адресам маршрутного листа, об инциденте сообщить лицам ответственным лицам;

1.2.При выполнении КСП запрещается использование любых подсобных приспособлений для поднятия на высоту для снятия показаний электросчётчика (лестниц, стульев, табуретов). Исключать использование случайных предметов (ящиков, досок, кирпичей и прочего);

1.3. При отсутствии освещения в помещении потребителя или на лестничной клетке следует пользоваться фонариком.

2. При посещении абонента работник обязан:

2.1.Представиться абоненту и сообщить цель визита;

2.2.Произвести съем показаний с записью данных в акте контрольного снятия показаний расчетного прибора учета потребителя-гражданина;

2.3.Предложить расписаться абоненту или его представителю в акте контрольного снятия показаний расчетного прибора учета потребителя-гражданина;

2.4.При обнаружении ошибки разрешается аккуратно зачеркнуть одной чертой неправильные показания, рядом написать правильные, расписаться и написать свою фамилию.

3. Работнику запрещается:

3.1.Производить электромонтажные и иные работы в электроустановках абонента не определенные заданием/распоряжением или нарядом допуска (в том числе и по просьбе абонента);

3.2.Получать деньги от абонентов для оплаты за электрическую энергию.

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Должность	Фамилия, инициалы	Дата ознакомления	Подпись	Примечания

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

Изм. (доп.) пункт	Содержание изменения (дополнения)	Основание	Дата	Фамилия, инициалы, должность, лица, внесшего изменения (дополнения)	Подпись