# Comércio Eletrônico Locaweb



**Autores:** Equipe Comércio Eletrônico

Guia de Implementação

Visanet VBV

Versão 3.1

http://www.locaweb.com.br comercio@locaweb.com.br

Atendimento: http://site.locaweb.com.br/suporte/atendimento.asp



Versão 3.1

#### 1.a Procedimentos

O ambiente Visanet deve ser configurado em nosso servidor. Para configurá-lo, acesse o painel de controle do Gateway de Pagamentos (<a href="http://comercio.locaweb.com.br/painel">http://comercio.locaweb.com.br/painel</a>).

Na primeira etapa será enviado via POST os dados da transação ao componente <a href="https://comercio.locaweb.com.br/comercio.comp">https://comercio.locaweb.com.br/comercio.comp</a> .

⇒ Exemplo do POST para transação:

- ASP: formVisanet.html
- PHP: formVisanet.html

⇒ Exemplo do POST para transação via componente:

- ASP: formVisanetComponente.asp

\* Arquivos disponibilizados juntamente com o Kit de Integração.

#### 1.b Detalhes

Os parâmetros que deverão ser passados são:

PARÂMETRO	FORMATO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
identificacao	Alfa	-	Código de serviço de Gateway de Pagamentos junto à Locaweb.
ambiente	Alfa	-	Define o tipo de ambiente (teste ou producao).
modulo	Alfa	15	Nome do módulo de pagamento utilizado. VISAVBV
operacao	Alfa	-	Define a ação que será executada. Utilizar "Pagamento" para processar uma transação de venda.
tid	Num	20	Transaction ID. Código único de identificação a cada transação efetuada em sua loja.
orderid	Alfa	20	Número do pedido para controle interno da loja.
order	Alfa	1024	Dados do consumidor (Dados do comprador: nome do comprador, e-mail, telefone. Dados para entrega: nome, endereço, bairro, cidade, estado, cep) + Descrição do pedido.
price	99999999999999	15	Valor total da transação.
damount	R\$ 999.999,99	15	Valor total da transação formatado.

Os parâmetros adicionais que podem ser passados são:

PARÂMETRO	FORMATO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
visa_antipopup	Num	1	Para evitar o bloqueio do popup da Visa por sistemas anti-popups. Utilize: 1 – habillitar.
authenttype	Num	1	Tipo de autenticação da transação. Estando habilitado (1), exige um login e senha previamente cadastrado no banco do comprador.
free	Alfa	128	Campo livre.
language	Alfa	2	Idioma utilizado no ambiente Visanet. Utilize: en – Inglês; es – Espanhol e pt – Português. A não postagem ou postagem em branco define o idioma Português.
bin	Num	6	Os 6 primeiros dígitos do cartão que será

<sup>\*</sup> Os parâmetros adicionais devem ser postados de acordo com a necessidade da transação.



Versão 3.1

\* <u>Transaction ID</u>: Sua geração é baseada no número de afiliação da loja formatado: o último dígito do ano corrente, a data atual em formato Juliano (Calendário Juliano), hora + minutos + segundos formatado e seu código de pagamento.

Para transações com Visa à vista use 1001, para transações Visa com juros do lojista use 20+o número de parcelas. Para transações Visa com juros do emissor do cartão use 30+o número de parcelas. Para transações com Visa Electron use A001.

➡ <u>OBS:</u> É possível o uso de cartão de débito (Visa Electron). Atualmente apenas os cartões de débito do emissor Bradesco encontram-se homologados para essa funcionalidade.

Seu respectivo contrato junto à operadora deverá ser habilitado para o uso do Visa Electron.

Para uso dessa opção de pagamento, utilize o código de pagamento "A001" na emissão do TID. Este código deverá substituir os da modalidade de crédito (10; 20 e 30).

#### Segue exemplos:

Transação à vista: 73489023714463141001

Código de Pagamento

Transação com juros do Lojista: 73489023714463142003 → Número de Parcelas

Código de Pagamento

Transação com juros do Emissor: 73489023714463143003 → Número de Parcelas

O Gateway de Pagamentos da Locaweb suporta, desde Agosto/2010, transações multi-bandeira, permitindo que cartões da Mastercard sejam suportados pelo ambiente da Cielo. Para isto é necessário alterar o código de pagamento do TID.

Para transações com Mastercard à vista use 4001, para transações Mastercard com juros do lojista use 50+o número de parcelas. Para transações Mastercard com juros do emissor do cartão use 60+o número de parcelas.

#### Segue exemplos:

Transação à vista: 73489023714463144001

Código de Pagamento

Transação com juros do Lojista: 7348902371446314<u>5</u>003 → Número de Parcelas

Código de Pagamento

Transação com juros do Emissor: 73489023714463146003 → Número de Parcelas

#### ⇒ Exemplo da emissão do TID:

- ASP: geraTID.asp

PHP: geraTID.php

\* Arquivos disponibilizados juntamente com o Kit de Integração.

O campo "authenttype" pode possuir os seguintes parâmetros:

Valor	Significado
0	Exige a autenticação do portador do cartão junto ao seu emissor para
	finalização da transação. Maior garantia sobre a transação em caso de
	contestação.
1	Possibilita que a transação seja finalizada sem a autenticação com o
	emissor.

➡ <u>OBS:</u> A interface para autenticação bancária sempre será exibida quando for utilizado na transação um cartão cujo emissor seja afiliado à solução Visanet VBV. O authenttype apenas irá possibilitar a finalização da transação sem a autenticação bancária, ou seja, definindo-o como "0" será obrigatório a autenticação para obter uma transação aprovada e definindo-o como "1" será possível a finalização da transação sem a autenticação, através do botão "Não sou cadastrado" na interface VBV.



Versão 3.1

#### 1.c Retorno da chamada para a loja

Nas configurações Visanet de seu domínio junto a Locaweb será cadastrado o endereço de retorno das transações processadas.

Na página de retorno são tratados os parâmetros retornados e finalizada a transação.

Os seguintes parâmetros são retornados:

PARÂMETRO	FORMATO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
tid	Num	20	Código de identificação da transação.
orderid	Alfa	20	Número do pedido para controle interno da loia.

No retorno da transação é postado apenas o parâmetro "tid" com código de identificação da transação processada, sendo necessária a segunda postagem ao componente para consulta dos outros parâmetros de retorno.

Para efetuar a segunda postagem será enviado via POST alguns dados da transação ao componente https://comercio.locaweb.com.br/comercio.comp .



Versão 3.1

Os parâmetros que deverão ser passados na segunda postagem são:

PARÂMETRO	FORMATO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
identificacao	Alfa	-	Código de serviço de Gateway de Pagamentos junto à Locaweb.
ambiente	Alfa	-	Define o tipo de ambiente (teste ou producao).
modulo	Alfa	15	Nome do módulo de pagamento utilizado. VISAVBV
operacao	Alfa	-	Define a ação que será executada. Utilizar "Retorno" para processar o retorno da transação.
tid	Num	20	Código de identificação da transação recebido no retorno da transação.
URLRetornoVisa	Alfa	250	URL de retorno da postagem.

Depois de efetuada a postagem ao componente, serão postados ao endereço definido para retorno das transações os parâmetros:

PARÂMETRO	FORMATO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
tid	Num	20	Código de identificação da transação
			recebido no retorno da transação.
Ir	Num	4	Log Ref - Código de retorno da
			transação.
arp	Num	6	Código de autorização da compra.
ars	Alfa	128	
orderid	Alfa	20	Número do pedido para controle interno
			da loja.
free	Alfa	128	Campo livre.
price	99999999999999	15	Valor total da transação.
authenttype	Num	1	Tipo de autenticação da transação.
pan	Alfa	30	HASH do N.º do cartão (criptografado)
bank	Num	4	Código do banco emissor do cartão

<sup>➡</sup> OBS: A página de retorno deve obrigatoriamente exibir os parâmetros TID e LR para o comprador.

- ⇒ Exemplo de páginas de recibo com a segunda postagem
- ASP: reciboVisanet.aspPHP: reciboVisanet.php

#### Possíveis retornos do LR:

Valor	Significado
0	Transação autorizada.
1	Transação negada. (Não é possível re-submeter esta transação).
2	Transação negada. Referida. (Não é possível re-submeter esta transação).
3	Transação negada. Estabelecimento inválido. (Não é possível re-submeter esta transação).
4	Transação negada.(Não é possível re-submeter esta transação).
5	Transação negada. (É possível re-submeter esta transação).
6	Problemas ocorridos na transação eletrônica.
7	Transação negada. (Não é possível re-submeter esta transação).
8	Transação negada.(Não é possível re-submeter).
11	Transação autorizada.
15	Emissor sem comunicação.
19	Refaça a transação.
21	Transação não localizada.
22	Parcelamento inválido.
25	Número do cartão não foi enviado.
28	Arquivo indisponível.
41	Transação negada. (Não é possível re-submeter esta transação).
43	Transação negada. (Não é possível re-submeter esta transação).
51	Transação negada. (Não é possível re-submeter esta transação).
52	Cartão com dígito de controle inválido.
53	Cartão inválido para essa operação.

<sup>\*</sup> Arquivos disponibilizados juntamente com o Kit de Integração.

F.4	Transación de la Chica de la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia de la conferencia del la co
54	Transação negada. (Não é possível re-submeter esta transação).
<u>55</u>	Transação negada. (Não é possível re-submeter esta transação).
57	Transação não permitida.(Não é possível re-submeter).
61 62	Transação negada. (É possível re-submeter esta transação).
	Transação negada.
63 65	Transação negada.
	Transação negada.
75 76	Transação negada.  Problemas com número de referência da transação.
77	Dados não conferem com mensagem original.
80	Data inválida.
81	Erro de criptografia.
82	Transação negada.
83	Erro no sistema de senhas.
85	Erro métodos de criptografia.
86	Refaça a transação.
91	Emissor sem comunicação.
93	Transação negada. (Não é possível re-submeter esta transação).
94	Transação negada. (Não é possível re-submeter).
96	Falha no sistema.
98	Emissor sem comunicação.
99	Parcelamento não permitido.
100	Falha de comunicação entre Visanet e banco durante o processo de
100	autenticação.
110	Falha de comunicação entre Visanet e banco durante o processo de
110	autenticação.
120	Falha de comunicação entre Visanet e banco durante o processo de
.20	autenticação.
130	Falha de comunicação entre Visanet e banco durante o processo de
	autenticação.
140	Falha de comunicação entre Visanet e banco durante o processo de
	autenticação.
150	Falha de comunicação entre Visanet e banco durante o processo de
	autenticação.
160	Falha de comunicação entre Visanet e banco durante o processo de
	autenticação.
170	Transação não autorizada. Opção loja. (Não é possível re-submeter esta
	transação).
180	transação). Falha de comunicação entre Visanet e banco durante o processo de
	transação).  Falha de comunicação entre Visanet e banco durante o processo de autenticação.
180	transação). Falha de comunicação entre Visanet e banco durante o processo de autenticação. Transação cancelada pelo portador do cartão.
180 189 191	transação).  Falha de comunicação entre Visanet e banco durante o processo de autenticação.  Transação cancelada pelo portador do cartão.  Falha de comunicação durante o processo de autenticação (MPI).
180 189 191 192	transação).  Falha de comunicação entre Visanet e banco durante o processo de autenticação.  Transação cancelada pelo portador do cartão.  Falha de comunicação durante o processo de autenticação (MPI).  Falha de comunicação durante o processo de autenticação (MPI).
180 189 191 192 193	transação).  Falha de comunicação entre Visanet e banco durante o processo de autenticação.  Transação cancelada pelo portador do cartão.  Falha de comunicação durante o processo de autenticação (MPI).  Falha de comunicação durante o processo de autenticação (MPI).  Erro de timeout durante comunicação com o VBV
180 189 191 192 193 194	transação).  Falha de comunicação entre Visanet e banco durante o processo de autenticação.  Transação cancelada pelo portador do cartão.  Falha de comunicação durante o processo de autenticação (MPI).  Falha de comunicação durante o processo de autenticação (MPI).  Erro de timeout durante comunicação com o VBV  Erro na Decriptografia RC4 da Mensagem
180 189 191 192 193 194 195	transação).  Falha de comunicação entre Visanet e banco durante o processo de autenticação.  Transação cancelada pelo portador do cartão.  Falha de comunicação durante o processo de autenticação (MPI).  Falha de comunicação durante o processo de autenticação (MPI).  Erro de timeout durante comunicação com o VBV  Erro na Decriptografia RC4 da Mensagem  Erro - CVV2 não informado na mensagem
180 189 191 192 193 194 195	transação).  Falha de comunicação entre Visanet e banco durante o processo de autenticação.  Transação cancelada pelo portador do cartão.  Falha de comunicação durante o processo de autenticação (MPI).  Falha de comunicação durante o processo de autenticação (MPI).  Erro de timeout durante comunicação com o VBV  Erro na Decriptografia RC4 da Mensagem  Erro - CVV2 não informado na mensagem  Dados em formato inválido
180 189 191 192 193 194 195 196 197	transação).  Falha de comunicação entre Visanet e banco durante o processo de autenticação.  Transação cancelada pelo portador do cartão.  Falha de comunicação durante o processo de autenticação (MPI).  Falha de comunicação durante o processo de autenticação (MPI).  Erro de timeout durante comunicação com o VBV  Erro na Decriptografia RC4 da Mensagem  Erro - CVV2 não informado na mensagem  Dados em formato inválido  Erro ao tratar mensagem XML
180  189 191 192 193 194 195 196 197	transação).  Falha de comunicação entre Visanet e banco durante o processo de autenticação.  Transação cancelada pelo portador do cartão.  Falha de comunicação durante o processo de autenticação (MPI).  Falha de comunicação durante o processo de autenticação (MPI).  Erro de timeout durante comunicação com o VBV  Erro na Decriptografia RC4 da Mensagem  Erro - CVV2 não informado na mensagem  Dados em formato inválido  Erro ao tratar mensagem XML  Registros Não Encontrados
180  189  191  192  193  194  195  196  197  198  199	transação).  Falha de comunicação entre Visanet e banco durante o processo de autenticação.  Transação cancelada pelo portador do cartão.  Falha de comunicação durante o processo de autenticação (MPI).  Falha de comunicação durante o processo de autenticação (MPI).  Erro de timeout durante comunicação com o VBV  Erro na Decriptografia RC4 da Mensagem  Erro - CVV2 não informado na mensagem  Dados em formato inválido  Erro ao tratar mensagem XML  Registros Não Encontrados  Erro No Processo De encode/ Decode base64
180  189  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200	transação).  Falha de comunicação entre Visanet e banco durante o processo de autenticação.  Transação cancelada pelo portador do cartão.  Falha de comunicação durante o processo de autenticação (MPI).  Falha de comunicação durante o processo de autenticação (MPI).  Erro de timeout durante comunicação com o VBV  Erro na Decriptografia RC4 da Mensagem  Erro - CVV2 não informado na mensagem  Dados em formato inválido  Erro ao tratar mensagem XML  Registros Não Encontrados  Erro No Processo De encode/ Decode base64  Lojista (Merchant) não encontrado
180  189  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201	transação).  Falha de comunicação entre Visanet e banco durante o processo de autenticação.  Transação cancelada pelo portador do cartão.  Falha de comunicação durante o processo de autenticação (MPI).  Falha de comunicação durante o processo de autenticação (MPI).  Erro de timeout durante comunicação com o VBV  Erro na Decriptografia RC4 da Mensagem  Erro - CVV2 não informado na mensagem  Dados em formato inválido  Erro ao tratar mensagem XML  Registros Não Encontrados  Erro No Processo De encode/ Decode base64  Lojista (Merchant) não encontrado  Falha ao acionar componentes Set em Direct Post
180  189 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202	transação).  Falha de comunicação entre Visanet e banco durante o processo de autenticação.  Transação cancelada pelo portador do cartão.  Falha de comunicação durante o processo de autenticação (MPI).  Falha de comunicação durante o processo de autenticação (MPI).  Erro de timeout durante comunicação com o VBV  Erro na Decriptografia RC4 da Mensagem  Erro - CVV2 não informado na mensagem  Dados em formato inválido  Erro ao tratar mensagem XML  Registros Não Encontrados  Erro No Processo De encode/ Decode base64  Lojista (Merchant) não encontrado  Falha ao acionar componentes Set em Direct Post  Falha no Banco de Dados
180  189 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203	transação).  Falha de comunicação entre Visanet e banco durante o processo de autenticação.  Transação cancelada pelo portador do cartão.  Falha de comunicação durante o processo de autenticação (MPI).  Falha de comunicação durante o processo de autenticação (MPI).  Erro de timeout durante comunicação com o VBV  Erro na Decriptografia RC4 da Mensagem  Erro - CVV2 não informado na mensagem  Dados em formato inválido  Erro ao tratar mensagem XML  Registros Não Encontrados  Erro No Processo De encode/ Decode base64  Lojista (Merchant) não encontrado  Falha ao acionar componentes Set em Direct Post  Falha no Banco de Dados  Falha no Banco de Dados
180  189 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202	transação).  Falha de comunicação entre Visanet e banco durante o processo de autenticação.  Transação cancelada pelo portador do cartão.  Falha de comunicação durante o processo de autenticação (MPI).  Falha de comunicação durante o processo de autenticação (MPI).  Erro de timeout durante comunicação com o VBV  Erro na Decriptografia RC4 da Mensagem  Erro - CVV2 não informado na mensagem  Dados em formato inválido  Erro ao tratar mensagem XML  Registros Não Encontrados  Erro No Processo De encode/ Decode base64  Lojista (Merchant) não encontrado  Falha ao acionar componentes Set em Direct Post  Falha no Banco de Dados  Campo HTML não encontrado na mensagem enviada para a o componente
180  189 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 207	transação).  Falha de comunicação entre Visanet e banco durante o processo de autenticação.  Transação cancelada pelo portador do cartão.  Falha de comunicação durante o processo de autenticação (MPI).  Falha de comunicação durante o processo de autenticação (MPI).  Erro de timeout durante comunicação com o VBV  Erro na Decriptografia RC4 da Mensagem  Erro - CVV2 não informado na mensagem  Dados em formato inválido  Erro ao tratar mensagem XML  Registros Não Encontrados  Erro No Processo De encode/ Decode base64  Lojista (Merchant) não encontrado  Falha ao acionar componentes Set em Direct Post  Falha no Banco de Dados  Campo HTML não encontrado na mensagem enviada para a o componente da Loja
180  189 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203	transação).  Falha de comunicação entre Visanet e banco durante o processo de autenticação.  Transação cancelada pelo portador do cartão.  Falha de comunicação durante o processo de autenticação (MPI).  Falha de comunicação durante o processo de autenticação (MPI).  Erro de timeout durante comunicação com o VBV  Erro na Decriptografia RC4 da Mensagem  Erro - CVV2 não informado na mensagem  Dados em formato inválido  Erro ao tratar mensagem XML  Registros Não Encontrados  Erro No Processo De encode/ Decode base64  Lojista (Merchant) não encontrado  Falha ao acionar componentes Set em Direct Post  Falha no Banco de Dados  Campo HTML não encontrado na mensagem enviada para a o componente da Loja  Campo XML não encontrado na mensagem enviada para o componente da
180  189 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 207	transação).  Falha de comunicação entre Visanet e banco durante o processo de autenticação.  Transação cancelada pelo portador do cartão.  Falha de comunicação durante o processo de autenticação (MPI).  Falha de comunicação durante o processo de autenticação (MPI).  Erro de timeout durante comunicação com o VBV  Erro na Decriptografia RC4 da Mensagem  Erro - CVV2 não informado na mensagem  Dados em formato inválido  Erro ao tratar mensagem XML  Registros Não Encontrados  Erro No Processo De encode/ Decode base64  Lojista (Merchant) não encontrado  Falha ao acionar componentes Set em Direct Post  Falha no Banco de Dados  Falha no Banco de Dados  Campo HTML não encontrado na mensagem enviada para a o componente da Loja  Campo XML não encontrado na mensagem enviada para o componente da
180  189 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 207	transação).  Falha de comunicação entre Visanet e banco durante o processo de autenticação.  Transação cancelada pelo portador do cartão.  Falha de comunicação durante o processo de autenticação (MPI).  Falha de comunicação durante o processo de autenticação (MPI).  Erro de timeout durante comunicação com o VBV  Erro na Decriptografia RC4 da Mensagem  Erro - CVV2 não informado na mensagem  Dados em formato inválido  Erro ao tratar mensagem XML  Registros Não Encontrados  Erro No Processo De encode/ Decode base64  Lojista (Merchant) não encontrado  Falha ao acionar componentes Set em Direct Post  Falha no Banco de Dados  Campo HTML não encontrado na mensagem enviada para a o componente da Loja  Campo XML não encontrado na mensagem enviada para o componente da Loja
180  189 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 207 208	transação).  Falha de comunicação entre Visanet e banco durante o processo de autenticação.  Transação cancelada pelo portador do cartão.  Falha de comunicação durante o processo de autenticação (MPI).  Falha de comunicação durante o processo de autenticação (MPI).  Erro de timeout durante comunicação com o VBV  Erro na Decriptografía RC4 da Mensagem  Erro - CVV2 não informado na mensagem  Dados em formato inválido  Erro ao tratar mensagem XML  Registros Não Encontrados  Erro No Processo De encode/ Decode base64  Lojista (Merchant) não encontrado  Falha ao acionar componentes Set em Direct Post  Falha no Banco de Dados  Campo HTML não encontrado na mensagem enviada para a o componente da Loja  Campo XML não encontrado na mensagem enviada para o componente da Loja  Arquivo .Ini da loja não encontrado na mensagem enviada para o componente da Loja
180  189 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 207	transação).  Falha de comunicação entre Visanet e banco durante o processo de autenticação.  Transação cancelada pelo portador do cartão.  Falha de comunicação durante o processo de autenticação (MPI).  Falha de comunicação durante o processo de autenticação (MPI).  Erro de timeout durante comunicação com o VBV  Erro na Decriptografia RC4 da Mensagem  Erro - CVV2 não informado na mensagem  Dados em formato inválido  Erro ao tratar mensagem XML  Registros Não Encontrados  Erro No Processo De encode/ Decode base64  Lojista (Merchant) não encontrado  Falha ao acionar componentes Set em Direct Post  Falha no Banco de Dados  Campo HTML não encontrado na mensagem enviada para a o componente da Loja  Campo XML não encontrado na mensagem enviada para o componente da Loja  Arquivo .Ini da loja não encontrado na mensagem enviada para o componente da Loja  Loja não está habilitada dentro da Visanet. (Chave de decriptografia da loja
180  189 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 207 208 209	transação).  Falha de comunicação entre Visanet e banco durante o processo de autenticação.  Transação cancelada pelo portador do cartão.  Falha de comunicação durante o processo de autenticação (MPI).  Falha de comunicação durante o processo de autenticação (MPI).  Erro de timeout durante comunicação com o VBV  Erro na Decriptografia RC4 da Mensagem  Erro - CVV2 não informado na mensagem  Dados em formato inválido  Erro ao tratar mensagem XML  Registros Não Encontrados  Erro No Processo De encode/ Decode base64  Lojista (Merchant) não encontrado  Falha ao acionar componentes Set em Direct Post  Falha no Banco de Dados  Campo HTML não encontrado na mensagem enviada para a o componente da Loja  Campo XML não encontrado na mensagem enviada para o componente da Loja  Arquivo .Ini da loja não encontrado na mensagem enviada para o componente da Loja  Loja não está habilitada dentro da Visanet. (Chave de decriptografia da loja não encontrada na mensagem enviada para o componente)
180  189 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 207 208	transação).  Falha de comunicação entre Visanet e banco durante o processo de autenticação.  Transação cancelada pelo portador do cartão.  Falha de comunicação durante o processo de autenticação (MPI).  Falha de comunicação durante o processo de autenticação (MPI).  Erro de timeout durante comunicação com o VBV  Erro na Decriptografia RC4 da Mensagem  Erro - CVV2 não informado na mensagem  Dados em formato inválido  Erro ao tratar mensagem XML  Registros Não Encontrados  Erro No Processo De encode/ Decode base64  Lojista (Merchant) não encontrado  Falha ao acionar componentes Set em Direct Post  Falha no Banco de Dados  Falha no Banco de Dados  Campo HTML não encontrado na mensagem enviada para a o componente da Loja  Campo XML não encontrado na mensagem enviada para o componente da Loja  Arquivo .Ini da loja não encontrado na mensagem enviada para o componente da Loja  Loja não está habilitada dentro da Visanet. (Chave de decriptografia da loja não encontrada na mensagem enviada para o componente)  Chave de decriptografia da loja inválida na mensagem enviada para o
180  189 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 207 208 209 210	transação).  Falha de comunicação entre Visanet e banco durante o processo de autenticação.  Transação cancelada pelo portador do cartão.  Falha de comunicação durante o processo de autenticação (MPI).  Falha de comunicação durante o processo de autenticação (MPI).  Erro de timeout durante comunicação com o VBV  Erro na Decriptografia RC4 da Mensagem  Erro - CVV2 não informado na mensagem  Dados em formato inválido  Erro ao tratar mensagem XML  Registros Não Encontrados  Erro No Processo De encode/ Decode base64  Lojista (Merchant) não encontrado  Falha ao acionar componentes Set em Direct Post  Falha no Banco de Dados  Campo HTML não encontrado na mensagem enviada para a o componente da Loja  Campo XML não encontrado na mensagem enviada para o componente da Loja  Arquivo .Ini da loja não encontrado na mensagem enviada para o componente da Loja  Loja não está habilitada dentro da Visanet. (Chave de decriptografia da loja não encontrada na mensagem enviada para o componente)  Chave de decriptografia da loja inválida na mensagem enviada para o componente da Loja
180  189 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 207 208 209 210 211	transação).  Falha de comunicação entre Visanet e banco durante o processo de autenticação.  Transação cancelada pelo portador do cartão.  Falha de comunicação durante o processo de autenticação (MPI).  Falha de comunicação durante o processo de autenticação (MPI).  Erro de timeout durante comunicação com o VBV  Erro na Decriptografia RC4 da Mensagem  Erro - CVV2 não informado na mensagem  Dados em formato inválido  Erro ao tratar mensagem XML  Registros Não Encontrados  Erro No Processo De encode/ Decode base64  Lojista (Merchant) não encontrado  Falha ao acionar componentes Set em Direct Post  Falha no Banco de Dados  Campo HTML não encontrado na mensagem enviada para a o componente da Loja  Arquivo .Ini da loja não encontrado na mensagem enviada para o componente da Loja  Loja não está habilitada dentro da Visanet. (Chave de decriptografia da loja não encontrada na mensagem enviada para o componente)  Chave de decriptografia da loja inválida na mensagem enviada para o componente da Loja
180  189 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 207 208 209 210 211	transação).  Falha de comunicação entre Visanet e banco durante o processo de autenticação.  Transação cancelada pelo portador do cartão.  Falha de comunicação durante o processo de autenticação (MPI).  Falha de comunicação durante o processo de autenticação (MPI).  Erro de timeout durante comunicação com o VBV  Erro na Decriptografía RC4 da Mensagem  Erro - CVV2 não informado na mensagem  Dados em formato inválido  Erro ao tratar mensagem XML  Registros Não Encontrados  Erro No Processo De encode/ Decode base64  Lojista (Merchant) não encontrado  Falha ao acionar componentes Set em Direct Post  Falha no Banco de Dados  Campo HTML não encontrado na mensagem enviada para a o componente da Loja  Arquivo .Ini da loja não encontrado na mensagem enviada para o componente da Loja  Loja não está habilitada dentro da Visanet. (Chave de decriptografia da loja não encontrada na mensagem enviada para o componente)  Chave de decriptografia da loja inválida na mensagem enviada para o componente da Loja  TID em formato inválido  TID duplicado
180  189 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 207 208 209 210 211 212 213 214	transação).  Falha de comunicação entre Visanet e banco durante o processo de autenticação.  Transação cancelada pelo portador do cartão.  Falha de comunicação durante o processo de autenticação (MPI).  Falha de comunicação durante o processo de autenticação (MPI).  Erro de timeout durante comunicação com o VBV  Erro na Decriptografia RC4 da Mensagem  Erro - CVV2 não informado na mensagem  Dados em formato inválido  Erro ao tratar mensagem XML  Registros Não Encontrados  Erro No Processo De encode/ Decode base64  Lojista (Merchant) não encontrado  Falha ao acionar componentes Set em Direct Post  Falha no Banco de Dados  Falha no Banco de Dados  Campo HTML não encontrado na mensagem enviada para a o componente da Loja  Campo XML não encontrado na mensagem enviada para o componente da Loja  Arquivo .lni da loja não encontrado na mensagem enviada para o componente da Loja  Loja não está habilitada dentro da Visanet. (Chave de decriptografia da loja não encontrada na mensagem enviada para o componente)  Chave de decriptografia da loja inválida na mensagem enviada para o componente da Loja  TID em formato inválido  TID duplicado  TID Master inválido
180  189 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 207  208 209 210 211 212 213 214 215	transação).  Falha de comunicação entre Visanet e banco durante o processo de autenticação.  Transação cancelada pelo portador do cartão.  Falha de comunicação durante o processo de autenticação (MPI).  Falha de comunicação durante o processo de autenticação (MPI).  Erro de timeout durante comunicação com o VBV  Erro na Decriptografia RC4 da Mensagem  Erro - CVV2 não informado na mensagem  Dados em formato inválido  Erro ao tratar mensagem XML  Registros Não Encontrados  Erro No Processo De encode/ Decode base64  Lojista (Merchant) não encontrado  Falha ao acionar componentes Set em Direct Post  Falha no Banco de Dados  Falha no Banco de Dados  Campo HTML não encontrado na mensagem enviada para a o componente da Loja  Arquivo .lni da loja não encontrado na mensagem enviada para o componente da Loja  Loja não está habilitada dentro da Visanet. (Chave de decriptografia da loja não encontrada na mensagem enviada para o componente)  Chave de decriptografia da loja inválida na mensagem enviada para o componente da Loja  TiD em formato inválido  TID Master inválido  TID Master inválido  TID Master inválido  TID Inválido/não encontrado
180  189 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 207  208 209 210 211 212 213 214 215 216	transação).  Falha de comunicação entre Visanet e banco durante o processo de autenticação.  Transação cancelada pelo portador do cartão.  Falha de comunicação durante o processo de autenticação (MPI).  Falha de comunicação durante o processo de autenticação (MPI).  Erro de timeout durante comunicação com o VBV  Erro na Decriptografía RC4 da Mensagem  Erro - CVV2 não informado na mensagem  Dados em formato inválido  Erro ao tratar mensagem XML  Registros Não Encontrados  Erro No Processo De encode/ Decode base64  Lojista (Merchant) não encontrado  Falha no Banco de Dados  Falha no Banco de Dados  Campo HTML não encontrado na mensagem enviada para a o componente da Loja  Arquivo .Ini da loja não encontrado na mensagem enviada para o componente da Loja  Loja não está habilitada dentro da Visanet. (Chave de decriptografia da loja não encontrada na mensagem enviada para o componente)  Chave de decriptografía da loja inválida na mensagem enviada para o componente da Loja  TID em formato inválido  TID Master inválido  TID Master inválido  TID Inválido/não encontrado  Shopld inválido
180  189 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 207  208 209 210 211 212 213 214 215	transação).  Falha de comunicação entre Visanet e banco durante o processo de autenticação.  Transação cancelada pelo portador do cartão.  Falha de comunicação durante o processo de autenticação (MPI).  Falha de comunicação durante o processo de autenticação (MPI).  Erro de timeout durante comunicação com o VBV  Erro na Decriptografia RC4 da Mensagem  Erro - CVV2 não informado na mensagem  Dados em formato inválido  Erro ao tratar mensagem XML  Registros Não Encontrados  Erro No Processo De encode/ Decode base64  Lojista (Merchant) não encontrado  Falha ao acionar componentes Set em Direct Post  Falha no Banco de Dados  Campo HTML não encontrado na mensagem enviada para a o componente da Loja  Arquivo .Ini da loja não encontrado na mensagem enviada para o componente da Loja  Loja não está habilitada dentro da Visanet. (Chave de decriptografia da loja não encontrada na mensagem enviada para o componente)  Chave de decriptografia da loja inválida na mensagem enviada para o componente da Loja  TID em formato inválido  TID duplicado  TID Master inválido  TID Inválido/não encontrado  Shopld inválido  Combinação de parâmetros da transação é inválida. (freqüência inválida
180  189 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 207  208 209 210 211 212 213 214 215 216	transação).  Falha de comunicação entre Visanet e banco durante o processo de autenticação.  Transação cancelada pelo portador do cartão.  Falha de comunicação durante o processo de autenticação (MPI).  Falha de comunicação durante o processo de autenticação (MPI).  Erro de timeout durante comunicação com o VBV  Erro na Decriptografía RC4 da Mensagem  Erro - CVV2 não informado na mensagem  Dados em formato inválido  Erro ao tratar mensagem XML  Registros Não Encontrados  Erro No Processo De encode/ Decode base64  Lojista (Merchant) não encontrado  Falha no Banco de Dados  Falha no Banco de Dados  Campo HTML não encontrado na mensagem enviada para a o componente da Loja  Arquivo .Ini da loja não encontrado na mensagem enviada para o componente da Loja  Loja não está habilitada dentro da Visanet. (Chave de decriptografia da loja não encontrada na mensagem enviada para o componente)  Chave de decriptografía da loja inválida na mensagem enviada para o componente da Loja  TID em formato inválido  TID Master inválido  TID Master inválido  TID Inválido/não encontrado  Shopld inválido



Versão 3.1

229	Falha ao acionar o componente em direct post
230	Número de cartão inválido
231	Falha ao acionar o componente response.exe em direct post
232	Criptografia Base64 inválida na mensagem enviada para o componente da
	Loja
299	Time out (Visanet sem comunicação) ou Visanet comunicando, mas
	indisponível para processar a transação.



Versão 3.1

#### 2.a Captura do pedido

A Captura é uma ação necessária após todas as transações aprovadas. Este procedimento libera a Visanet de emitir a cobrança para o emissor do cartão. A captura deve ser feita em até 5 dias (corridos) após a transação, caso isso não ocorra a transação será cancelada pela operadora.

A captura é a forma do lojista confirmar que a compra realizada pelo consumidor será atendida. Com isso evita-se o estorno de transações cujos produtos a loja não tem em seu estoque, o estorno é um processo mais demorado e burocrático do que a não captura.

➡ <u>OBS:</u> Compras realizadas através do Visa Electron, a captura é feita diretamente pelo Banco Bradesco atualmente credenciado para este tipo de transação, não sendo necessária esta ação pelo cliente.

Para captura do pedido será enviado via POST os dados da transação a ser capturada ao componente <a href="https://comercio.locaweb.com.br/comercio.comp">https://comercio.locaweb.com.br/comercio.comp</a> .

Os parâmetros que deverão ser passados são:

PARÂMETRO	FORMATO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
identificacao	Alfa	-	Código de serviço de Gateway de Pagamentos junto à Locaweb.
ambiente	Alfa	-	Define o tipo de ambiente (teste ou producao).
modulo	Alfa	15	Nome do módulo de pagamento utilizado. VISAVBV
operacao	Alfa	-	Define a ação que será executada. Utilizar "Captura" para processar a captura da transação.
tid	Num	20	Código de identificação da transação a ser capturada.
free	Alfa	128	Campo livre.

#### ⇒ Exemplo da postagem da captura:

- ASP: formCaptura.html
- PHP: formCaptura.html

Os parâmetros de retorno da captura são:

PARÂMETRO	FORMATO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
lr	Num	4	Código de retorno da transação de
			captura.
tid	Num	20	Código de identificação da transação
			capturada.
cap	Alfa	-	Retorno do valor capturado. Formato =
			Código Moeda, Valor Capturado, Casas
			Decimais.
ars	Alfa	128	Descrição do campo LR.
free	Alfa	128	Campo livre.

#### Possíveis retornos do LR:

Valor	Significado
0	Captura efetuada com sucesso.
1	Captura foi negada.
2	Falha na captura, informação inconsistente.
3	Captura já foi efetuada.
Outros Casos	Falha na captura.

⇒ Exemplo de páginas de retorno da captura:

- ASP: processaCapturaVisanet.asp
- PHP: processaCapturaVisanet.php

<sup>\*</sup> Arquivos disponibilizados juntamente com o Kit de Integração.



Versão 3.1

\* Arquivos disponibilizados juntamente com o Kit de Integração.