

Documento para la información de riesgos

PRODUCCIÓN: Control de báscula- Empaquetado y embalado

AVICOLA DE GALICIA, SAU

Rev: 6
MATADERO
Calle BARRAGANS-CAMPAÑO 34
36001-PONTEVEDRA (Pontevedra)
CIF:A36002236

Índice

FICHA DE INFORMACIÓN DE RIESGOS GENERALES

FICHA DE INFORMACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

ANEXO MODELO REGISTRO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN

FICHA DE INFORMACIÓN DE RIESGOS GENERALES

RIESGOS GENERALES PLANTA-MATADERO

FICHA RIESGO GENERAL	
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA	
EMPRESA	AVICOLA DE GALICIA, SAU
CENTRO	Calle BARRAGANS-CAMPAÑO 34 Pontevedra (Pontevedra)
DENOMINACIÓN	RIESGOS GENERALES PLANTA-MATADERO

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TRABAJADORES

Caídas de personas a distinto nivel

Accidentes provocados por caídas avacío, tanto de alturas (edificios, andamios, máquinas, vehículos, escaleras, etc.) como en profundidades (excavaciones, aberturas de tierra, etc.).

Tránsito - Escalera fija: Desplazamiento por las escaleras de la instalación.

- Los pavimentos de las escaleras deben ser de materiales no resbaladizos o disponer de elementos antideslizantes. Así mismo dispondrán de pasamanos en al menos uno de los lados. Si la escalera supera la anchura de 1,20 mts dispondrá de un pasamanos en cada lado. En la medida de lo posible la limpieza y fregado de las escaleras de oficinas se realizará en horario que no pueda existir tránsito de personas.
- Las superficies de los espacios de trabajo deben mantenerse limpios, secos y exentos de sustancias resbaladizas. Especialmente en los peldaños de las escaleras. Estos tendrán rugosidad suficiente o tiras antideslizantes. Muy especialmente se vigilara el estado de los peldaños y las zonas superiores de los depósitos evitando su acceso cuando exista hielo o estén especialmente mojados.
- Verificar periódicamente el correcto estado de las escaleras incluyendo los elementos antideslizantes, estructurales, asideros, etc.
- La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.
- Se deberá informar de la prohibición de circular de forma intempestiva a trabajadores, evitando las carreras, empujones y las salidas masivas de forma atropellada.

Tránsito ==> Muelles de carga==>Muelles de carga para la carga en camiones

- Instalar franjas señalizadoras de escalón (franjas inclinadas, pintadas en el pavimento, negras y amarillas alternativamente)
- Cuando no haya camión en el muelle de carga estará cerrado el portón.
- Mantener limpias las superficies de los mismos. Mantener practicables en todo momento las zonas de acceso peatonal.
- Estará dotado de rampa nivelable a fin de salvarla distancia y desnivel entre el muelle de carga y la plataforma del vehículo.- Para asegurar una correcta nivelación en función de la altura de la superficie de la caja del camión, se utilizan las rampas nivelables que están diseñadas para soportar cargas puntuales superiores a las nominales con superficie antideslizante y que admiten hasta 10cm de desnivel transversal del vehículo.
- Prohibición formal de bajar y subir por el muelle carga

Aberturas y desniveles.

- Todas las plataformas de trabajo situadas en altura, dispondrán de barandilla perimetral con listón intermedio

Accesos a cubiertas, altillos y cámaras de frío

- Prohibido el acceso a zonas en altura que carezcan de todos los elementos de protección colectiva necesaria (barandillas de 90 m dotadas de listón intermedio y rodapiés). Únicamente personal con formación específica en trabajos en alturas y designado expresamente por la empresa podrá acceder a lugares en alturas (+ de 2 metros) sin protección colectiva. Dicho personal hará uso de los EPIS frente a caídas de altura y estará sujeto a línea de vida certificada.

- Para realizar tareas de mantenimiento en cubiertas y bajocubiertas se deberá tener un documento que certifique la carga máxima que pueden soportar, teniendo en cuenta el estado de deterioro por el paso del tiempo o la exposición ambiental. Este cálculo lo hará un empresa especializada

Las cubiertas deberán contar con protecciones para proteger frente a caídas por el borde de la misma y frente a rotura: Protecciones colectivas, complementadas con Sistemas de protección individual si las primeras no eliminan el riesgo

Debe realizarse e implantarse un protocolo de trabajo para el acceso y trabajos a realizar en las cubiertas (interiores y exteriores)

Debe realizarse e implantarse un protocolo de rescate. Método de rescate en caso de que algún trabajador pueda caer desde la cubierta, por el borde o a través de esta

El acceso a cubiertas que no ofrezcan suficientes garantías sólo podrán autorizarse cuando se proporcionen los equipos necesarios para el trabajo pueda realizarse de forma segura

Se debe informar y formar a los trabajadores que realicen este tipo de tareas, en trabajos en altura y cubiertas

Accesos==>Accesos puntuales a líneas de trabajo situadas sobre el nivel del suelo y pasarelas de acceso

- Mantener los pavimentos de las escaleras limpias de restos resbaladizos. Deben ser de materiales no resbaladizos o disponer de elementos antideslizantes.

Caídas de personas al mismo nivel

Accidentes provocados por caídas de personas en lugares de paso o superficies de trabajo y caídas sobre o contra objetos.

Presencia de grasas, humedades, suelos resbaladizos.

- Mantener orden y limpieza en el Centro de trabajo manteniendo libres de obstáculos las zonas de paso. Recoger de forma periódica vertidos líquidos, vísceras, grasas, etc. producidos. Mantener adecuados niveles de iluminación.
- Realizar mantenimiento adecuado del suelo del Centro de Trabajo para garantizar el perfecto estado de conservación, especialmente en las zonas de rampa.
- Los sumideros se mantendrán limpios con el fin de que el agua drene correctamente y evitar charcos de agua.

Suelo húmedo o mojado

- Señalizar el riesgo de suelos mojados o resbaladizos.
- Revisar con periodicidad el estado del pavimento de tipo impermeable, que no sea absorbente de la sangre, grasa, restos, etc es importante que sea de tipo antideslizante, resistente y de una muy fácil limpieza y también de rápida desinfección.
- Revisar las aberturas en el suelo o arquetas deben estar provistas de solidas coberturas o rejillas.
- Se debe procurar que las operaciones de limpieza no constituyan por sí mismas una fuente de riesgo para los trabajadores que las efectúen o para terceros, realizándose a tal fin en los momentos, de la forma y con los medios más adecuados. Realizar limpiezas periódicas del suelo mediante productos que eliminen los restos de animales, grasa animal o de sangre, para evitar despojos o residuos en los que se pueda patinar así como para obtener una desinfección adecuada
- Prestar especial atención al orden y limpieza. Es importante mantener el centro de trabajo en perfecto orden y limpieza.- Se eliminarán con rapidez los desperdicios, las manchas de grasa, los residuos de sustancias peligrosas y demás productos residuales que puedan originar accidentes o contaminar el ambiente de trabajo.- Las operaciones de limpieza no deberán constituir por sí mismas una fuente de riesgo para los trabajadores que las efectúen o para terceros, realizándose a tal fin en los momentos, de la forma y con los medios más adecuados. Se realizarán preferentemente fuera del horario normal de trabajo.

Accesos a cámaras frigoríficas.

- Programar limpiezas periódicas del suelo de las cámaras frigoríficas (refrigeradoras y congeladoras) para evitar acumulación agua y la formación de placas de hielos. Especial precaución en el interior de las cámaras debido a la posible existencia de hielo o escarcha que haga los suelos muy resbaladizos. Uso de calzado de seguridad con suela antideslizante.

Obstáculos en las zonas de paso

- Mantener el orden y limpieza, dejando libres de obstáculos y de materiales las zonas de trabajo y de paso.
- Las superficies de los espacios de trabajo deben mantenerse limpias, secas y exentas de sustancias resbaladizas. Para ello es aconsejable distribuir por el local contenedores específicos para los desperdicios.- Mantener el suelo siempre limpio y libre de obstáculos a su paso sobre todo en las zonas donde se ha almacenado material del tipo cajas, sacos u otros materiales.- Retirar los objetos que sean innecesarios tales como envases, utensilios que no se estén utilizando, etc.- Mantener las vías de acceso y los pasos perfectamente iluminados.- Eliminar la suciedad, papeles, derrames, grasas, desperdicios y obstáculos contra los que se pueda tropezar.

Tránsito ==> Rampas

- Las rampas existentes en el centro deben disponer una inclinación adecuada de acuerdo con el RD 486/97:
Hasta 3 m. de longitud la perndiente máxima será de 12%
Mas de 3 metros y hasta 10 m de longitud, máxima de 10%.
Para rampas mayores de 10 m. pendiente máxima de 8%.

Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento

Accidentes provocados por el desplome sin intervención humana de objetos como edificios, muros, andamios, escaleras, mercancías apiladas, etc. y por los hundimientos de masas de tierra, rocas, aludes, etc.

Almacenamiento en estanterías o armarios

- Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en el almacenamiento de material en estanterías y armarios. Dejar constancia documental de su entrega. Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas para el almacenamiento de material en estanterías y armarios:- Anclar las estanterías al suelo y/o pared.- Comprobar periódicamente la estabilidad de los elementos que conforman la estantería/armario susceptibles de caída.- No intentar sujetar un armario o estantería que se cae, retirarse inmediatamente.- Respetar el límite de carga máxima indicado por el fabricante, no sobrecargar las estanterías con peso excesivo.- No sobrecargar las estanterías y colocar el material más pesado en las zonas más bajas de las estanterías.- No subir a los estantes inferiores para acceder a los superiores; siempre utilizar una escalera.- Mantener los objetos almacenados en las estanterías ordenados para evitar posibles derrumbamientos.- Informar al responsable de cualquier defecto o incidencia en las estanterías/armarios para que sea reparado, por ejemplo: baldas en mal estado, largueros de estanterías golpeados, etc.
- Llevar a cabo un mantenimiento adecuado de las estanterías para la detección, comunicación y registro de anomalías. Todas las reparaciones o modificaciones a que den lugar los informes de estado de las estanterías se realizarán por personal cualificado del fabricante y con las estanterías vacías de carga. Después de un golpe se reemplazará cualquier elemento deformado verificando la verticalidad de las escalas. Los elementos nuevos serán idénticos a los sustituidos. Mientras no se haya reparado se descargará la estantería dejándola fuera de servicio y debidamente señalizada y debidamente señalizada
- Señalizar las cargas máximas en las cabeceras de las estanterías que serán respetadas en todo momento
- Establecer la prohibición de encaramarse a las estanterías, o subirse a estantes inferiores para alcanzar los superiores.
- Anclar al paramento vertical las estanterías y armarios.

Apilamientos sobre estibas ==> Inestabilidad

- Definir y señalar la zona de almacenamiento sobre estibas.
- Señalizar la altura máxima del almacenamiento sobre estibas.
- Verificar el correcto estado de los almacenamiento sobre estibas. Realizar los apilamientos de forma que se garantice la estabilidad de los mismos, evitando excesiva altura del mismo y comprobando la verticalidad de forma periódica.
- En lo posible el almacenamiento de jaulas, palets y demás materiales se realizará en las estanterías al efecto. No obstante cuando se deban apilar las palets o jaulas de material apoyadas sobre la inferior se recomienda limitar a un máximo de 3 niveles. Debe quedar una distancia de seguridad de al menos un metro entre la altura máxima de los elementos almacenados y el techo o elementos existentes (luminarias...). En los palets, las cargas no deben superar las condiciones de resistencia y perímetro del mismo. La altura máxima de la carga, palet incluido, no debe ser superior a 1,5 m. y su carga máxima conjunta no debe superar los 1000 kg.

No almacenar elementos sin flejar en alturas. Los elementos se almacenarán de forma estable y perfectamente nivelados.

Inspección periódica del estado de los palets y de las jaulas metálicas utilizando únicamente las que se encuentren en perfecto estado de conservación.

Durante las operaciones de manipulación de materiales con medios mecánicos no podrá permanecer personal en sus inmediaciones.

No realizar pilas de palets vacíos en alturas excesivas que puedan comprometer su estabilidad. Se recomienda que la altura no sea superior a 15 palets.

Las cajas se pueden almacenar contra la pared o en forma piramidal no debiendo superar siete niveles de apilamiento y una altura de 5 m.

Almacenamiento en estanterías y armarios

- Las estanterías deberán llenarse de abajo a arriba, colocando los productos más pesados en las zonas inferiores.

Las estanterías deben estar ancladas a la pared o al suelo y ser resistentes, horizontales, y homogéneas, no debiendo estar sobrecargadas.

- No almacenar en lugares altos objetos pesados que puedan suponer un riesgo de caída sobre quien lo coloca o recoja de su lugar de almacenamiento.

Asegurar la estabilidad de los elementos almacenados, situándolos de manera que se facilite su alcance, procurando que no sobresalgan de su zona de almacenamiento.

- Las áreas de almacenamiento deben mantenerse bien ordenadas, iluminadas, y con sistemas claros para la clasificación e identificación de los materiales u objetos allí depositados. Sus vías de acceso serán amplias, en función del tamaño de los propios materiales o contenedores y también del flujo de personas.

No sobrecargar los estantes y estanterías por encima de la carga admisible que puede soportar cada estructura. Los materiales más pesados se colocarán en las zonas más accesibles y preferentemente a ras del suelo, y se mantendrá una uniformidad en el apilamiento suficiente que garantice su estabilidad y prevenga de posibles derrumbamientos.

- Si una estantería comienza a volcarse, no intente pararlo. Apártese, lo más rápidamente posible, de su línea de caída.

Apilamientos de cajones

- El almacenamiento debe adecuarse a las características y condiciones del material a almacenar:- Las cajas se pueden almacenar contra la pared o en forma piramidal no debiendo superar siete niveles de apilamiento y una altura de 5 m. De todos modos, es preferible su apilamiento en estanterías.- En los palets, las cargas no deben superar las condiciones de resistencia y perímetro del mismo. La altura máxima de la carga, palet incluido, no debe ser superior a 1,5 m. y su carga máxima conjunta no debe superar los 1000 kg.

Caídas de objetos desprendidos

Considera las caídas de objetos que se encuentran en un plano superpuesto al trabajador accidentado y que están siendo manipulados por terceros.

Objetos o materiales manipulados por carretillas elevadoras y transpaletas

- El personal que circule a pie deberá mantener una distancia de seguridad suficiente respecto a la zona de influencia de las carretillas elevadoras y transpaletas que se encuentren operando o en

desplazamientos.

- Limitar el uso de la carretilla elevadora únicamente a personal debidamente formado y autorizado. El carretillero deberá observar y cumplir las normas de seguridad establecidas para el manejo de carretillas elevadoras. Se informará a los carretilleros sobre su obligación de circular a velocidad moderada, sobre todo en las curvas y las intersecciones. Las carretillas circularán únicamente por las vías señalizadas para el paso de carretillas elevadoras y los trabajadores a pie por los pasos habilitados para ello.
- Dar instrucciones a los trabajadores encargados del manejo de carretillas elevadoras: Circular siempre con la horquilla próxima al suelo. La carga transportada no impedirá la visión del carretillero. La carga a transportar deberá ir siempre dentro de elementos de carga que impida la caída accidental, o se flejarán correctamente para su transporte. Los trabajadores deberán mantenerse siempre a una distancia de seguridad suficiente de la zona de trabajo de las carretillas elevadoras
- Es recomendable, en lo posible, delimitar las zonas de paso de carretillas u otros medios de manipulación mecánica de cargas, distinguiéndolas de las de paso y de puestos de trabajo.

Objetos o materiales manipulados por carretillas elevadoras y transpaletas

- Es recomendable, en lo posible, delimitar las zonas de paso de carretillas u otros medios de manipulación mecánica de cargas, distinguiéndolas de las de paso y de puestos de trabajo.

Golpes contra objetos inmóviles

Accidentes de trabajo que consideran al trabajador como parte dinámica, es decir con una intervención directa y activa, en la que se golpea, engancha o roza contra un objeto que no se encuentra en movimiento.

Orden y limpieza. Accesos. Zonas de paso.

- Mantener las zonas de paso libres de obstáculos, almacenamientos....de forma que sea posible utilizarlas sin dificultad en todo momento, de tal manera que la anchura de las mismas sea como mínimo de 1 m.
- Informar a los trabajadores que se deben retirar los objetos / materiales almacenados de forma provisional / permanente en las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo, de tal manera que permanezcan libres de obstáculos y sea posible utilizarlas sin dificultad en todo momento. Registrar la entrega de información

Iluminación

- La iluminación de cada zona o lugar de trabajo deberá adaptarse a las características de la actividad que se efectúe en ella. Siempre que sea posible se dispondrá de iluminación natural, que deberá complementarse con iluminación artificial cuando la primera no garantice condiciones de visibilidad adecuadas.

Zonas de paso, salidas y vías de circulación

- No deberán almacenarse objetos y materiales en las zonas de paso, salidas y vías de circulación, de tal manera que permanezcan libres de obstáculos y sea posible utilizarlas sin dificultad en todo momento. No apilar ni almacenar materiales, ni siquiera momentáneamente, fuera de las zonas

destinadas para ello. Retirar aquello que no esté en uso y no se necesite.

- Los espacios de trabajo deben ser seguros y tener unas dimensiones mínimas de:- 3 m. de altura desde el piso hasta el techo. En locales comerciales, de servicio, oficinas y despachos, la altura podrá reducirse a 2,5 m.- 2 m. cuadrados de superficie libre por trabajador.- 10 m. cúbicos, no ocupados, por trabajador. Ante la falta de espacio, nunca colocar muebles o estantes en zonas de paso. Los lugares de paso serán transitables, sin obstáculos y de dimensiones suficientes que eviten golpes inesperados de los trabajadores con los objetos hallados a su paso. Como norma general, en todo el recinto de trabajo se observará un correcto grado de orden y limpieza.

Atrapamiento por o entre objetos

Atrapamiento o aplastamiento de cualquier parte del cuerpo por elementos de máquinas o entre objetos, piezas o materiales.

Tránsito junto a máquinas en movimiento

- Respetar distancias de seguridad con respecto a máquinas o maquinaria en movimiento, incluso respecto a carros circulando en el centro de trabajo. No se permitirán partes accesibles con órganos en movimiento en ninguna máquina del centro de trabajo
- Realizar inspecciones periódicas de equipos e instalaciones comprobando los sistemas de seguridad y protección de las máquinas.
Establecer programa de revisiones periódicas.

Estrés térmico

Accidentes causados por alteraciones fisiológicas al encontrarse el trabajador en un ambiente excesivamente frío o caliente.

Condiciones ambientales en las distintas zonas de planta

- Dado que la temperatura de algunas secciones es controlada por el tipo de materia prima que se utiliza, se empleará ropa de trabajo adecuada a las condiciones termohigrométricas existentes en cada caso.

Contactos eléctricos

Accidentes de trabajo cuya causa sea el contacto (directo o indirecto) con algún elemento sometido a tensión eléctrica.

Instalación eléctrica.

- Se realizará un mantenimiento preventivo, periódico y adecuado de la instalación eléctrica.
- Efectuar la inspección periódica de la instalación eléctrica del local mojado por un Organismo de Control (O.C.A.) y documentar dicha inspección.
- Efectuar la comprobación de la instalación de puesta a tierra por personal técnicamente competente, como mínimo una vez al año.
- Se recomienda comprobar trimestralmente el correcto funcionamiento de los interruptores diferenciales. Se recomienda llevar a cabo una revisión trimestral del correcto estado de los elementos de la instalación eléctrica (cuadros, cableado, cajas de conexiones, enchufes, interruptores, etc.). En caso de observar deficiencias, éstas serán corregidas por personal

cualificado.

- Asegurarse de que todos los equipos de trabajo presentan protección adecuada frente al riesgo eléctrico tanto por contacto directo como indirecto y que cumplen con lo establecido para zonas húmedas/mojadas

Centro de transformación.

- Las instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica deberán ser revisadas al menos cada 3 años (según R.D. 1955/200).
- Las instalaciones de tierra serán revisadas al menos una vez cada 3 años a fin de comprobar el estado de las mismas.
- Mantener cerrado con llave el Centro de transformación y adoptar las medidas oportunas para que únicamente acceda a dicho lugar personal cualificado y autorizado. Conservar registro documental del mantenimiento periódico del centro de transformación.

Trabajos con riesgo eléctrico en baja tensión ==> Trabajos en tensión

- Asegurar que la realización de los trabajos eléctricos es ejecutada únicamente por personal cualificado y autorizado.

Cuadros eléctricos: tapa de protección y señalización

- Los armarios y cuadros eléctricos deberán cumplir las siguientes normas de seguridad:
 - Deben señalizarse advirtiendo del riesgo de contactos eléctricos mediante una señal de advertencia de riesgo eléctrico. Asimismo, se advertirá que los trabajos en su interior sólo pueden ser efectuados por personal competente y debidamente autorizado para ello.
 - Se mantendrán cerrados mediante una puerta o tapa de seguridad.
 - Las partes metálicas de los cuadros eléctricos, estarán puestas a tierra. La puerta metálica de los cuadros eléctricos estará interconectada con un conductor eléctrico al resto de la estructura metálica del cuadro.
 - Todos los magnetotérmicos deberán estar rotulados de forma clara indicando las zonas a las que suministran energía.

Mantenimiento y revisión de la instalación eléctrica

- El diseño, instalación y protección de los aparatos e instalaciones eléctricas cumplirán con el reglamento electrotécnico de baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias. Anualmente las instalaciones eléctricas deben ser objeto de un mantenimiento adecuado con el fin de garantizar su buen estado de conservación. Cada 5 años estas revisiones las realizará personal con título facultativo realizando las reformas y actuaciones que sean necesarias.
- Mantenimiento e inspección periódico del estado de cables, clavijas... con objeto de localizar y sustituir los que se encuentren en mal estado.
No utilizar aparatos eléctricos con manos húmedas o mojadas.
Los cables y clavijas deben estar en perfecto estado no realizando reparaciones improvisadas sino sustituyendo los que se encuentren deteriorados por otros nuevos.
Se recuerda la necesidad de utilizar bases de enchufe y clavijas con puesta a tierra o equipos eléctricos dotados de doble aislamiento.
Verificar periódicamente los sistemas de protección eléctrica: comprobar mensualmente que los interruptores diferenciales de la instalación eléctrica funcionan correctamente. Para ello, accionar el

pulsador de prueba (o de test) de dichos interruptores y comprobar que se dispara al instante. Si no es así, los interruptores diferenciales deberán sustituirse lo antes posible.

Instalación eléctrica general

- Instalación eléctrica de acuerdo con el reglamento electrotécnico de baja tensión. Revisión de la instalación eléctrica periódica por personal autorizado.
- * Inspección inicial por OCA cuando la potencia instalada es > 100 Kw o cuando se trata de un local de pública concurrencia.
- * Inspección periódica por OCA cada 5 años.

- Se revisarán periódicamente los cuadros eléctricos del centro de trabajo, a fin de garantizar el buen estado de funcionamiento de diferenciales y magnetotérmicos. Se asegurará que las tomas de corriente, enchufes y cables conductores estén en buen estado, con adecuado aislamiento y con las partes activas de la instalación inaccesibles.

- Las averías de tipo eléctrico (cambio de fusibles, diferenciales, ..) que surjan serán reparadas por personal cualificado. Prohibición formal de efectuar reparaciones sobre líneas eléctricas, cuadros eléctricos, cajas de reparto, etc.

Equipos eléctricos

- Respetar las normas de seguridad básicas en el uso de equipos eléctricos:
 - Antes de utilizar cualquier equipo eléctrico se debe revisar su estado y el de sus conexiones y, particularmente, comprobar que conductores y partes activas estén bien aislados. Si se detecta cualquier anomalía, se comunicará de inmediato al responsable para su reparación.
 - Las conexiones eléctricas se harán mediante enchufes y tomas normalizadas que sean compatibles y aseguren una buena conexión. No se utilizarán bases de enchufe o 'ladrones' que no permitan la conexión a tierra de los equipos.
 - No sobrecargar los enchufes.
 - No tirar de los cables eléctricos para mover o desplazar los aparatos o maquinaria eléctrica.
 - Para desenchufar un aparato hágalo tirando de la clavija y nunca del cable.

Presencia generalizada de agua

- Cumplir el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión para evitar accidentes derivados de riesgos eléctricos.
- En lugares húmedos se tendrá la precaución de tener una toma de tierra adecuada y un buen mantenimiento para controlar el riesgo por descarga eléctrica.
- Las tomas de corriente estarán dotadas de protecciones colectivas (magnetotérmicos y tomas de corriente dotadas de interruptores de circuito de avería por puesta a tierra).

Inhalación, contacto o ingestión de sustancias nocivas

Accidentes de trabajo producidos por la inhalación, contacto o ingestión de sustancias perjudiciales para la salud cuando sus consecuencias se manifiesten de forma inmediata.

Derrames o fugas de productos químicos ==> Almacenamiento

- Verificar el correcto funcionamiento del lavapojos y de la ducha de emergencias.

- Almacenar los productos químicos siguiendo los criterios de incompatibilidad

- Verificar que no existe incompatibilidad entre los productos químicos almacenados.
- Señalizar el riesgo químico existente.
- Disponer de todas las fichas de datos de seguridad de los productos químicos utilizados por los trabajadores.
- Etiquetar todos los recipientes receptores igual que los originales. Evitar, en la medida de lo posible, el trasvase de productos químicos, manteniéndolos en sus recipientes originales.

Explosiones

Accidentes producidos por un aumento brusco de volumen de una sustancia o por reacciones químicas violentas en un determinado medio y sus efectos secundarios. Incluye la rotura de recipientes a presión, la deflagración de nubes de productos inflamables, etc.

Instalaciones

- Consultar apartado "Instalaciones"

Incendios

Accidentes producidos por el fuego o sus consecuencias.

Instalaciones de protección contra incendios ==> Bocas de incendio equipadas

- Realizar la comprobación por inspección de todos los componentes de las BIE, procediendo a desenrollar la manguera en toda su extensión, accionar la lanza o boquilla en caso de ser de varias posiciones. Realizar la comprobación, por lectura del manómetro, de la presión de servicio.
- Comprobar la buena accesibilidad y señalización de las BIE.
- Garantizar en todo momento la accesibilidad a las bocas de incendio equipadas.
- Documentar la revisión trimestral de las bocas de incendio equipadas.

Material combustible.

- Orden y limpieza adecuados, los embalajes y desperdicios no se depositarán fuera de los recipientes previstos para ello. No acumular materiales al lado de zonas con riesgo de incendio. Limpiar de grasa las cercanías de focos de calor o fuego.

Almacenamiento productos químicos.

- Disponer de las fichas de datos de seguridad en castellano de los productos químicos existentes en el centro de trabajo en lugares accesibles y conocidos por todos los operarios para su posible consulta.

Medidas de emergencia

- Realizar el informe de medidas de emergencia donde se analicen las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores.

- Informar a los trabajadores sobre las normas de actuación ante emergencias. Dejar constancia documental de su entrega.
Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Normas generales en caso de emergencia.
- Designar al responsable encargado de poner en práctica las medidas de emergencia, que deberá contar con la formación necesaria.
- Realizar anualmente un simulacro de evacuación.

Equipos de protección contra incendios

- Se deberá disponer de extintores y se cumplirán las siguientes indicaciones:- Serán adecuados al riesgo existente.- Se dispondrán en puntos totalmente accesibles y visibles.- Se instalarán preferentemente cerca de las salidas de los locales.- Se fijarán preferentemente sobre soportes a los paramentos verticales, de tal modo que su parte superior esté como máximo a 1,20 m del suelo.- La distancia máxima a recorrer desde cualquier punto hasta un extintor no superará los 15 metros. En grandes recintos en los que no existan paramentos o soportes en los que puedan fijarse los extintores conforme a la distancia requerida, éstos se dispondrán a razón de uno por cada 300 m² de superficie construida y convenientemente distribuidos.- Cada uno de los extintores tendrá una eficacia como mínimo 21A-113B.
- Los dispositivos no automáticos de lucha contra los incendios deberán señalizarse conforme a lo dispuesto en la legislación vigente. La señalización deberá cumplir los siguientes requisitos:- Fijarse en lugares adecuados y ser duradera.- Ser visible en todo momento, por lo que ante un fallo del alumbrado normal, dispondrán de fuentes luminosas incorporadas externa o internamente, o serán autoluminiscentes.
- La accesibilidad a los equipos de extinción de incendio debe quedar garantizada en todo momento. No deberán estar tapados por plantas, percheros y demás mobiliario.
- Se deberán realizar las operaciones de mantenimiento de los equipos e instalaciones de protección contra incendios de acuerdo a lo indicado en el Real Decreto 513/2017, Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, por personal especializado del fabricante o instalador*
Cada año:- Comprobación del peso y presión en su caso.- En el caso de extintores de polvo con botellín de gas de impulsión se comprobará el buen estado del agente extintor y el peso y aspecto externo del botellín.- Inspección ocular del estado de la manguera, boquilla o lanza, válvula y partes mecánicas.* Cada cinco años:- A partir de la fecha de retimbrado (y por tres veces) se retimbrará el extintor. Se rechazarán aquellos extintores que, a juicio de la empresa mantenedora presenten defectos que pongan en duda el correcto funcionamiento y la seguridad del extintor o bien aquellos para los que no existan piezas originales que garanticen el mantenimiento de las condiciones de fabricación.

Vías de evacuación

- Las vías y salidas de evacuación deberán permanecer expeditas y desembocar lo más directamente posible en el exterior o en una zona de seguridad. En caso de peligro, los trabajadores deberán poder evacuar todos los lugares de trabajo rápidamente y en condiciones de máxima seguridad.
- Para poder evacuar a los trabajadores en condiciones de máxima seguridad es preciso disponer de personas organizadas, formadas y adiestradas que garanticen rapidez y eficacia en las acciones a emprender para el control de las emergencias.

- Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar cerradas, de forma que cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de urgencia pueda abrirlas fácil e inmediatamente.
Las puertas situadas en los recorridos de las vías de evacuación deberán estar señalizadas de manera adecuada. Se deberán poder abrir en cualquier momento desde el interior sin ayuda especial. Cuando los lugares de trabajo estén ocupados, las puertas deberán poder abrirse.
- Las vías y salidas de evacuación, así como las vías de circulación que den acceso a ellas, no deberán estar obstruidas por ningún objeto de manera que puedan utilizarse sin trabas en cualquier momento. Las puertas de emergencia no deberán cerrarse con llave.
- En caso de avería de la iluminación, las vías y salidas de evacuación que requieran iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad.
- Debe disponerse de señalización de las vías y recorridos de evacuación, teniendo en cuenta lo siguiente:- Se deben colocar señales indicativas de dirección de los recorridos que deben seguirse desde todo origen de evacuación hasta un punto desde el que sea directamente visible la salida o la señal que la indica.- La señalización se instalará preferentemente a una altura y en una posición apropiada en relación al ángulo visual, teniendo en cuenta posibles obstáculos, en la proximidad inmediata al elemento a señalar.- El lugar de emplazamiento de la señal deberá estar bien iluminado, ser accesible y visible.- Se debe tener en cuenta que la señal debe permanecer visible incluso en caso de fallo en suministro del alumbrado normal. Si la iluminación general es insuficiente, se dispondrá de fuentes luminosas incorporadas externamente o internamente a las propias señales, o bien serán autoluminiscientes.- Es aconsejable que el número de señales sea el imprescindible, ya que un número excesivo puede confundir a los ocupantes.- Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en especial, las salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en casos de emergencia, deberán permanecer libres de obstáculos de forma que sea posible utilizarlas sin dificultades en todo momento.

Iluminación de emergencia

- Para permitir la correcta evacuación de los ocupantes en caso de fallo del suministro eléctrico, es absolutamente necesario disponer de sistemas que garanticen un nivel de iluminación mínimo de todos los recorridos de evacuación.- La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de la alimentación a la instalación de alumbrado normal. Se entiende por fallo el descenso de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal.- El alumbrado de emergencia debe cumplir con las condiciones de servicio que se indican a continuación durante, 1 hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo:- Proporcionará una iluminación de 1 lux, como mínimo, en el nivel del suelo en los recorridos de evacuación, medida en el eje en pasillos y escaleras, y en todo punto cuando dichos recorridos discurran por espacios distintos a los citados.- La iluminancia será, como mínimo, de 5 lux en los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del alumbrado.- La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada zona será tal que el cociente entre la iluminancia máxima y la mínima sea menor de 40. Se deberán realizar comprobaciones periódicas del correcto funcionamiento del alumbrado de emergencia.

Medidas de emergencia.

- Se recomienda la elaboración del plan de autoprotección de acuerdo con el Decreto 171/2010
- Informar a los trabajadores sobre las normas de actuación ante emergencias. Dejar constancia documental de su entrega.

Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información:
Normas generales en caso de emergencia.

- Realizar anualmente un simulacro de evacuación.

Atropellos, golpes o choques contra vehículos

Incluye los golpes o atropellos de personas por vehículos, así como los accidentes de vehículos en que el trabajador lesionado va sobre el vehículo; siempre que se produzcan dentro del recinto de la empresa

Vía de circulación ==> Uso compartido peatón/vehículo

- Las vías de circulación de vehículos deberán estar delimitadas con claridad mediante franjas continuas de un color bien visible, preferentemente blanco o amarillo. Se recomienda un pasillo de al menos 1 m de ancho para el paso de peatones.

Vía de circulación ==> Uso compartido peatón/vehículo. Zona muelle de recepción. Explanada exterior.

- Señalizar en los accesos a la zona el riesgo por existencia de camiones y medios mecánicos para la manipulación de cargas (carretillas elevadoras) y el límite de velocidad que para espacios exteriores se establece en 20 km/h.
- Se recomienda delimitar en la explanada zonas de paso para peatones claramente visibles. Se debe informar a los trabajadores a pie que circulen por la zona que hagan uso de dichas zonas de paso y a los carretilleros que respeten la prioridad de paso de los peatones en dichas zonas.
- Se recomienda también instalar barreras físicas donde sea necesario para evitar atropellos.
- Adoptar las medidas necesarias para que únicamente circule por la explanada el personal imprescindible.
- No debe permanecer nadie en la zona de maniobra de los camiones mientras éstos se encuentran en movimiento. Las maniobras de marcha atrás de los camiones serán realizadas con ayuda de un operario que señalará las mismas.
- Velar por la utilización correcta del EPI: Ropa de alta visibilidad (UNE-EN ISO 20471).
- Realizar las revisiones y mantenimiento periódico establecido por el fabricante de las carretillas elevadoras con el objeto de mantener la máquina en perfectas condiciones de seguridad: cambios de aceite y valvulinas, ajuste y engrase de elementos móviles, la reparación o sustitución de piezas desgastadas por fricción, así como la eliminación de defectos y holguras. Revisión de elementos de iluminación, señalización y advertencia, etc. Dejar constancia documental de las mismas.

Exposición a agentes físicos

Cuando exista exposición continuada o prolongada a diversas formas de manifestación de la energía (ruido, vibraciones, etc.) que pudieran derivar en enfermedades profesionales.

Ruido

- Corregir las medidas de prevención y protección frente al ruido, a fin de evitar que vuelvan a superarse los valores límites de exposición (87 dBA y 140 dBC respectivamente).
- Realizar informe específico "Mapa de ruido-mapas de riesgos".

- Determinar las razones de la sobreexposición al ruido.
- Establecer de forma inmediata medidas para reducir la exposición al ruido por debajo del valor límite de exposición (uso correcto de EPIs adecuados, reducción de tiempos de exposición, supresión de tareas o equipos,)
- Realizar evaluación específica de la exposición a ruido.
- Señalizar el área de trabajo como zona de uso obligatorio de protección auditiva individual.

Exposición a agentes biológicos

Cuando exista exposición a microorganismos, con inclusión de los genéticamente modificados, cultivos celulares y endoparásitos humanos, susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad.

Grupos 2 y 3 por diferentes vías de entrada ==> Sin intención deliberada de manipularlos

- Disponer de instalaciones sanitarias apropiadas, retretes y cuartos de aseo, con productos para la limpieza ocular y antisépticos para la piel.
- Disponer del tiempo suficiente para el aseo personal, según recoge el RD 664/1997, después de la realización de tareas en contacto con medios que puedan vehiculizar agentes biológicos y siempre antes de la comida y/o antes de abandonar el trabajo.
- Disponer de instrucciones que contemplen la actuación en caso de accidente o incidente de riesgo biológico.
- Disponer de medidas específicas para evitar que los trabajadores puedan sufrir cortes, pinchazos, arañazos, mordeduras o picaduras.
- Prohibir comer y beber durante la realización de tareas con posible exposición a agentes biológicos
- Al salir de la zona de trabajo, el trabajador deberá quitarse las ropas de trabajo y los equipos de protección personal que puedan estar contaminados por agentes biológicos y deberá guardarlos en lugares que no contengan otras prendas.
- El empresario se responsabilizará del lavado, descontaminación y, en caso necesario, destrucción de la ropa de trabajo y los equipos de protección a que se refiere el apartado anterior, quedando rigurosamente prohibido que los trabajadores se lleven los mismos a su domicilio para tal fin. Cuando contratase tales operaciones con empresas idóneas al efecto, estará obligado a asegurar que la ropa y los equipos se envíen en recipientes cerrados y etiquetados con las advertencias precisas.
- Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas en la exposición a contaminantes biológicos.
Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información:
Agentes biológicos
- Someter a los trabajadores a las campañas de vacunación y controles periódicos necesarios. Esto será programado en la planificación de vigilancia de la salud.

Otros riesgos

Cualquier otro tipo de riesgo no contemplado en los apartados anteriores.

Lugares de trabajo ==> Servicios higiénicos==>Se dispone de baños y vestuarios, estos con taquilla. Se dispone de agua caliente.

- Realizar inspecciones periódicas para verificar que las condiciones de trabajo, observadas en el momento de la visita, no han cambiado y que los controles adoptados por la organización siguen siendo eficaces. En caso contrario, comunicárselo inmediatamente a la organización preventiva de su empresa.
Cooperar con la organización preventiva de su empresa para que se pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.
- Dotar de recipientes especiales y cerrados en los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres.
- Locales de aseo con: espejo, lavabo con agua corriente, caliente si es necesario, jabón y toallas individuales u otro sistema de secado con garantías higiénicas.
- Los vestuarios estarán provistos de: - Asientos. - Armarios o taquillas individuales con llave, que tendrán la capacidad suficiente para guardar la ropa y el calzado.

Lugares de trabajo ==> Material y locales de primeros auxilios.

- Señalizar los botiquines de primeros auxilios con señal de salvamento o socorro, de forma rectangular o cuadrada, con el pictograma blanco sobre fondo verde.
- Designar la persona encargada de revisar periódicamente el material de primeros auxilios, así como de ir reponiéndolo tan pronto como caduque o sea utilizado.
- Dotar al centro de trabajo de un local destinado a los primeros auxilios y otras posibles atenciones sanitarias. Dispondrá, como mínimo, de un botiquín, una camilla y una fuente de agua potable.

Gestión PRL ==> Señalización

- Señalizar los riesgos existentes en el centro de trabajo con señales de advertencia y peligro.
- Señalizar el uso obligatorio de Equipos de Protección Individual en el centro de trabajo y en los lugares del mismo donde sea obligatorio su uso.
- Señalizar y delimitar la zona de trabajo, impidiendo el paso a la zona de peligro a personal ajeno.
- Señalizar la prohibición de paso a personas no autorizadas.
- Señalizar el uso obligatorio de Equipos de Protección Individual en el equipo de trabajo.
- Señalizar los riesgos generados por el equipo de trabajo y las zonas peligrosas con señales de advertencia y peligro.

FICHA DE INFORMACIÓN DE RIESGOS GENERALES

INSTALACIONES

FICHA RIESGO GENERAL	
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA	
EMPRESA	AVICOLA DE GALICIA, SAU
CENTRO	Calle BARRAGANS-CAMPAÑO 34 Pontevedra (Pontevedra)
DENOMINACIÓN	INSTALACIONES

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TRABAJADORES

Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento

Accidentes provocados por el desplome sin intervención humana de objetos como edificios, muros, andamios, escaleras, mercancías apiladas, etc. y por los hundimientos de masas de tierra, rocas, aludes, etc.

Almacenamiento==>Almacenamiento de botellas y botellones de gases comprimidos

- Almacenar en lugares adecuados las botellas y botellones de gases comprimidos, asegurando la correcta fijación de las mismas y la protección contra golpes.

Sobreesfuerzos

Exposición a factores de riesgo que puedan derivar en lesiones osteomusculares; manipulación manual de cargas, posturas de trabajo, movimientos repetitivos, etc.

Manipulación manual de cargas==>Manejo de cargas de más de 3 KG==>Transporte de botellas y botellones de gases comprimidos

- Dotar de ayudas mecánicas para la manipulación de cargas.

Estrés térmico

Accidentes causados por alteraciones fisiológicas al encontrarse el trabajador en un ambiente excesivamente frío o caliente.

Cámaras frigoríficas.

- En punto 30 de la presente tabla se analizan riesgos y medidas exigibles en cuanto a la instalación frigorífica.

Por frío==>Trabajos en cámaras de congelación==>cámaras frigoríficas y de congelación

- En el interior cámaras de congelación, que puedan funcionar a temperatura bajo cero o con atmósfera controlada se dispondrá, junto a cada una de las puertas, un hacha tipo bombero con mango de tipo sanitario y longitud mínima de 800 mm.
- Dotar de un cartel de seguridad bien visible y adecuadamente protegido en las proximidades de la cámara, con las siguientes indicaciones: a) Instrucciones claras y precisas para parar la instalación, en caso de emergencia. b) Nombre, dirección y teléfono de la persona encargada y de la empresa frigorista. c) Dirección y teléfono del servicio de bomberos más próximo a la instalación o planta. d) Denominación, grupo y carga aproximada, en kilogramos, de gas refrigerante existente en la instalación.

Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas

Accidentes producidos por contacto directo con sustancias y productos agresivos para la piel y mucosas.

Posibilidad de fuga de Amoníaco.

- Consultar apartado 30 de la presente tabla en cuanto a instalaciones frigoríficas.
- Poner a disposición de los trabajadores la ficha de seguridad del líquido refrigerante utilizado (NH3).

Explosiones

Accidentes producidos por un aumento brusco de volumen de una sustancia o por reacciones químicas violentas en un determinado medio y sus efectos secundarios. Incluye la rotura de recipientes a presión, la deflagración de nubes de productos inflamables, etc.

Instalaciones industriales

- Realizar las revisiones periódicas adecuadas así como el mantenimiento preventivo en las instalaciones industriales existentes en el Centro de Trabajo:- Instalación eléctrica- Instalación frigorífica- Calderas- Aire comprimido
- En las salas del depósito de combustible, salas de máquinas, salas de calderas, transformador eléctrico, etc. se deberá señalar la prohibición de entrada de personal no autorizado, prohibición de fumar y riesgo de material inflamable. Mantener la puerta cerrada de manera que únicamente tenga acceso al mismo el personal autorizado

Instalaciones y Equipos a presión ==> Equipos a presión==>Compresores.

- Realizar las inspecciones periódicas de los aparatos a presión por Organismo de Control Autorizado o empresa instaladora.
- Cumplir los requisitos de autorización, revisión y registro de los equipos a presión.
- Implantar un programa de mantenimiento periódico de los equipos a presión.

Botellones de gases a presión.

- Revisar periódicamente el cumplimiento de su normativa de referencia (ITC-MIE-APQ5 e ITC-MIE-AP7):Gases almacenados identificados, con instrucciones de seguridad de cada gas.Señalar la prohibición de fumar.Deben estar almacenados alejados de gases inflamables o de otros materiales inflamables. Evitar el contacto con grasas y aceites.Las botellas deben permanecer de pie y sujetadas.El lugar donde se almacenen debe estar perfectamente ventilado.

Instalaciones y Equipos a presión ==> Calderas

- Dotar a la sala de calderas de la siguiente documentación:- Manual de funcionamiento.- Procedimientos de actuación en caso de activación de las seguridades.- Instrucciones de emergencia fácilmente visibles.
- Realizar las comprobaciones indicadas en las instrucciones del fabricante de las calderas.Dejar constancia documental.

Instalaciones frigoríficas

- Consultar apartado 30 de la presente tabla.

Instalaciones y Equipos a presión==>Botellas de gases comprimidos

- Asegurar las botellas y botellones de gases comprimidos manteniéndolos en vertical.
- Colocar las instrucciones oportunas para el manejo de botellas y botellones en los lugares de uso de los mismos.
- Señalizar la zona de almacenamiento de botellas/botellones con el tipo de gases y los distintivos de seguridad.
- Identificar las botellas y botellones y mantener el etiquetado.

Instalaciones y Equipos a presión==>Botellas de gases comprimidos==>Almacenamiento de botellas en exterior

- Proteger del sol las botellas de gases almacenadas en el exterior.

Instalaciones y Equipos a presión==>Botellas de gases comprimidos==>Ausencia de mantenimiento de botellas y botellones de gases comprimidos

- Realizar las inspecciones, controles y pruebas periódicas de los recipientes a presión transportables por un Organismo de Control Autorizado.
- Documentar las inspecciones de los recipientes a presión según ADR.

Ausencia de comprobaciones de la caldera

- Realizar las comprobaciones indicadas en las instrucciones del fabricante de la caldera. Dejar constancia documental.

Ausencia de documentación en la sala de calderas

- Dotar a la sala de calderas de la siguiente documentación:- Manual de funcionamiento.- Procedimientos de actuación en caso de activación de las seguridades.- Instrucciones de emergencia fácilmente visibles.

Ausencia de inspecciones obligatorias de la caldera

- Realizar las inspecciones obligatorias:
 - Nivel A por empresa instaladora de categoría EIP-2 cada año.
 - Nivel B por fabricante de la caldera habilitado como empresa instaladora de categoría EIP-2 cada 3 años.
 - Nivel C por OCA cada 6 años.
- Dejar constancia documental.

Ausencia de vigilancia en la caldera

- Disponer del sistema de vigilancia de la caldera según las instrucciones del fabricante.

Incendios

Accidentes producidos por el fuego o sus consecuencias.

Instalaciones industriales

- Realizar las revisiones periódicas adecuadas así como el mantenimiento preventivo en las instalaciones industriales existentes en el Centro de Trabajo:
 - Instalación eléctrica
 - Instalación frigorífica
 - Calderas
 - Aparatos a presión

Establecimiento o edificación==>Depósito de gasoil

- El depósito debe cumplir con lo establecido en el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas (R.D. 2085/94) y a la ITC MI IP 03.
- Mantener el perímetro del depósito protegido mediante valla de protección que debe impedir cualquier contacto accidental de un vehículo o material.
- Instalar una bandeja o similar dotada de paredes estancas a líquidos y de una altura mínima de 25 cm. en el suelo de manera que cubra la totalidad del depósito.
- Colocar, en un lugar bien visible y próximo al depósito, un cartel de "Depósito de combustible: prohibido fumar, encender fuego, acercar llamas o aparatos que produzcan chispas"
- Colocar en las inmediaciones del depósito, al menos, dos extintores de polvo seco de eficacia mínima 89B.

Ausencia y/o insuficientes extintores en las inmediaciones de los equipos de suministro de la instalación petrolífera

- Dotar a la instalación, en las inmediaciones de cada equipo de suministro en los aparatos surtidor o isletas de repostamiento, de un extintor de polvo BC por cada posición de suministro. La distancia de los extintores a los puntos de suministro no podrá exceder de 15 m para los de clase B y 25 m para los de la clase C y D. Los extintores tendrán eficacia mínima 144B para productos de clase B y de 89 B para productos de clase C y D.

Ausencia de sistema de abastecimiento de agua contra incendios en la instalación petrolífera

- Los almacenamientos en superficie ubicados en el exterior de edificaciones deberán disponer de un sistema de abastecimiento de agua contra incendios.

Ausencia de sistema de protección con espuma en la instalación petrolífera

- Los almacenamientos en superficie ubicados en el exterior de edificaciones deberán disponer de un sistema de protección con espuma.

Ausencia y/o insuficientes extintores en la zona de almacenamiento de la instalación petrolífera

- La zona de almacenamiento en la instalación deberá contar con extintores de polvo, portátiles o sobre ruedas, dispuestos de tal forma que la distancia a recorrer horizontalmente desde cualquier punto del área protegida hasta alcanzar el extintor adecuado más próximo no exceda de 15 m.

Los extintores tendrán eficacia mínima 144B para productos de clase B y de 89 B para productos de clase C y D.

Ausencia de alarma en la instalación petrolífera

- Instalar una alarma acústica, perfectamente audible en toda la zona, distinta de las señales destinadas a otros usos.

Los puntos de accionamiento de la alarma estarán situados en los accesos al cubeto y en el exterior de los mismos y a menos de 25 m desde cualquier zona de riesgo.

Observaciones: Los puntos de accionamiento manual de alarma podrán ser sustituidos por detectores automáticos, transmisores portátiles en poder de vigilantes o personal de servicio u otros medios de vigilancia continua del área de almacenamiento (circuito cerrado de TV, etc.).

Ausencia de orden y limpieza en la sala de calderas

- Retirar el almacenamiento de la sala de calderas.

La sala de calderas deberá estar limpia y libre de polvo, gases o vapores inflamables.

Otros riesgos

Cualquier otro tipo de riesgo no contemplado en los apartados anteriores.

Cámaras frigoríficas.

- Tomar las medidas preventivas recogidas en el plan de autoprotección
- Las instalaciones deberán ser revisadas periódicamente por una empresa frigorista con la periodicidad y los criterios indicados en las Instrucciones técnicas complementarias IF-14 y IF-17. 3
- Se prohíbe el almacenamiento en la sala de máquinas de elementos ajenos a la instalación frigorífica. La cantidad máxima de refrigerante que puede ser almacenado en su sala de máquinas es el 20[%] de la carga total de la instalación, con un máximo de 150 Kg.
- Se comprueba que tal como indica la normativa se dispone de un cartel bien visible y adecuadamente protegido, con las siguientes indicaciones: a) Instrucciones claras y precisas para parar la instalación, en caso de emergencia. b) Nombre, dirección y teléfono de la persona encargada y de la empresa frigorista. c) Dirección y teléfono del servicio de bomberos más próximo a la instalación o planta. d) Denominación, grupo y carga aproximada, en kilogramos, de gas refrigerante existente en la instalación.
- Disponer de la ficha de seguridad de los gases refrigerantes utilizados.
- Existirán dos máscaras antigas en condiciones de utilización colocadas junto a la entrada o fuera de la sala de máquinas.
- Debe existir una persona expresamente encargada de la instalación frigorífica (recurso preventivo) para lo cual habrá sido instruida previamente y dispondrá de la formación de nivel básico en prevención. Dicha persona se encargará al finalizar la jornada de comprobar que no queda nadie encerrado en las cámaras.
- Comprobar periódicamente que funciona correctamente el avisador acústico de las cámaras frigoríficas acondicionadas a temperatura negativa y que se encuentran fácilmente accesibles los hachas tipo bombero junto a las puertas. Comprobar periódicamente que la puerta se puede abrir fácilmente desde el interior en todo momento. No puede trabajar una persona sola en recinto

frigorífico sin vigilancia

- Inspecciones periódicas de las instalaciones Se trata de una instalación de nivel 2 por lo que se inspeccionarán cada diez años, pudiendolas hacer coincidir con alguna de las revisiones detalladas en el apartado 2 de la INSTRUCCIÓN IF-14

Cámaras de refrigeración y congelación

- Todas las cámaras frigoríficas deben contar con un sistema de cierre que permita su apertura desde el interior, cuya ubicación conocerá todo el personal que las utilice habitualmente y con pulsadores que en caso de bloqueo accionen una alarma, luminosa o acústica, que advierta de la presencia de personal en el interior de la cámara.

Depósito de gasoil. Certificados de las revisiones y pruebas de la instalación de almacenamiento petrolífero para consumo propio.

- Disponer de los correspondientes certificados, informes o dictámenes debidamente diligenciados de las revisiones de la instalación de almacenamiento petrolífero para consumo propio realizadas por las empresas instaladoras, mantenedoras o conservadoras.
- Realizar las inspecciones periódicas cada diez años por organismo de control autorizado y mantener el acta de la inspección.

Ausencia de inscripción de la instalación de almacenamiento petrolífero para consumo propio en el registro correspondiente

- Inscribir el almacenamiento petrolífero de la instalación para consumo propio en el registro de establecimientos industriales de la Comunidad Autónoma, presentando la documentación correspondiente.

Ausencia de certificados de las revisiones y pruebas de la instalación de almacenamiento petrolífero para consumo propio

- El titular estará en posesión y conservará los correspondientes certificados, informes o dictámenes debidamente diligenciados de las revisiones de la instalación de almacenamiento petrolífero para consumo propio realizadas por las empresas instaladoras, mantenedoras o conservadoras.

Ausencia de inspecciones de la instalación petrolífera cada diez años por organismo de control autorizado

- Llevar a cabo las inspecciones periódicas obligatorias cada diez años por organismo de control autorizado y disponer del acta de la inspección.

Ausencia de revisiones y pruebas cada diez años en la instalación petrolífera para consumo propio

- Llevar a cabo las revisiones obligatorias cada diez años por empresa instaladora, mantenedora o conservadora o por un organismo de control autorizado y mantener el certificado, informe o dictamen debidamente diligenciado.

Ausencia de documentación obligatoria de la caldera

- Disponer de la siguiente documentación y mantenerla de forma permanente:- Declaración de Conformidad.- Instrucciones del fabricante.- Libro de la instalación.- Certificado de la instalación.- Última acta de inspección periódica.- Manual de seguridad.- Otra documentación (certificaciones de

reparaciones, modificaciones, etc.).

Ausencia de placa de características del equipo a presión

- El equipo a presión dispondrá de una placa, legible y accesible, en la que se indique el número de identificación otorgado por el órgano competente de la comunidad autónoma, la presión máxima de servicio de la instalación, la presión de prueba del equipo o conjunto, su categoría y grupo, así como las fechas de realización de las inspecciones, el nivel de inspección realizado y el sello de la entidad responsable de la inspección.

Ausencia de cartel de prohibición de entrada de personal ajeno en la sala de calderas

- Instalar un cartel en el/los acceso/s a la sala de calderas con la prohibición expresa de entrada de personal ajeno a la sala de calderas.

FICHA DE INFORMACIÓN DE RIESGOS GENERALES

Maquinaria/Equipos de trabajo: Producción- Matadero

FICHA RIESGO GENERAL	
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA	
EMPRESA	AVICOLA DE GALICIA, SAU
CENTRO	Calle BARRAGANS-CAMPAÑO 34 Pontevedra (Pontevedra)
DENOMINACIÓN	Maquinaria/Equipos de trabajo: Producción-Matadero

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TRABAJADORES

Caídas de personas al mismo nivel

Accidentes provocados por caídas de personas en lugares de paso o superficies de trabajo y caídas sobre o contra objetos.

Ausencia de orden y limpieza

- Mantener criterio de seguridad y verificar periódicamente: Retirada de sobrantes de material alrededor de las máquinas. Disponer de contenedores para almacenar restos.
- Verificar periódicamente la presencia de cables y/o alambres sueltos en zonas de paso.

Golpes o contactos con elementos móviles de la máquina

El trabajador, estático o en movimiento, sufre golpes, cortes, rascadas, abrasiones, enganchones, etc. ocasionados por elementos móviles de maquinaria o instalaciones (no se incluyen los atrapamientos).

Puesta en marcha involuntaria ==> Órganos de accionamiento sin proteger contra accionamientos involuntarios

- Instalar una carcasa de protección en el pedal que impida su accionamiento involuntario.
- Proteger las palancas de accionamiento del equipo mediante barras, paneles, etc.,... para evitar accionamientos involuntarios.
- Proteger los conductores de alimentación del pedal.
- Proteger los mandos mediante carcasas de protección, pulsadores encastrados, etc... para evitar accionamientos involuntarios.

Equipos con partes móviles accesibles ==> Órganos de accionamiento junto a parte móvil

- Situar los órganos de accionamiento de forma que no sean accesibles las partes móviles.
- Verificar el cumplimiento del procedimiento de trabajo para el uso del equipo. Cumplir con el procedimiento establecido por parte de la empresa.
- Verificar la parada de emergencia (pulsador de seta de color rojo sobre fondo amarillo preferiblemente) que permita parar la máquina en condiciones de seguridad. Debe ser accesible desde cualquiera que sea la posición del operario.

Señalización ==> Órganos de accionamiento sin señalar su función

- Verificar periódicamente la correcta identificación de los órganos de accionamiento del equipo.

Señalización ==> Ausencia o deficiente señalización de riesgos y EPI

- Verificar periódicamente el correcto estado de la señalización de seguridad del equipo de trabajo.

Puesta en marcha involuntaria ==> Puesta en marcha intempestiva tras una parada

- Verificar el equipo de forma que sólo se ponga en marcha mediante una acción voluntaria sobre un órgano de mando previsto a tal efecto.

Equipos con partes móviles accesibles ==> Ausencia o deficientes sistemas de protección

- No desmontar protecciones de partes móviles de las que dispongan los equipos o instalaciones. Mantener siempre colocadas las protecciones que impiden el acceso a partes móviles o el contacto con útiles de trabajo. En caso de no disponer de las mismas mantenerse alejado de las partes móviles. Comprobar que los dispositivos de seguridad se encuentran en buen estado, señalización, declaración de conformidad, y correcta utilización, etc

Delimitación de la zona de trabajo ==> Espacio insuficiente

- Autorizar por parte de la empresa a los trabajadores para realizar tareas de limpieza de las máquinas o equipos de trabajo. Dejar constancia documental.
- Señalizar el radio de acción de los equipos de trabajo mediante franjas continuas de un color bien visible, teniendo en cuenta el color del suelo.

Máquinas y equipos de trabajo, accesos a partes móviles.

- Conforme al R.D. 1215/1997 todos los equipos que puedan tener elementos móviles que entrañen riesgos de accidente por contacto mecánico, deberán estar equipados con resguardos o dispositivos que impidan el acceso a las zonas peligrosas o que detengan las maniobras peligrosas antes del acceso a dichas zonas. CARACTERÍSTICAS DE DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN: Serán de fabricación sólida y resistente, no ocasionarán riesgos suplementarios no deberá ser fácil anularlos o ponerlos fuera de servicio. Estarán situados a suficiente distancia de la zona peligrosa, no deberán limitar más de lo imprescindible o necesario la observación del ciclo de trabajo. Deberán permitir las intervenciones indispensables para la colocación o la sustitución de las herramientas, y para los trabajos de mantenimiento, limitando el acceso únicamente al sector en el que deba realizarse el trabajo sin desmontar, a ser posible, el resguardo o el dispositivo de protección.
- Autorizar por parte de la empresa a los trabajadores que pueden hacer uso de máquinas y equipos de trabajo. Dejar constancia documental.

Equipos con partes móviles accesibles ==> Riesgo de contactos con elementos móviles por deficiencias en las protecciones existentes

- Comprobar, antes del inicio de los trabajos, que los sistemas de seguridad existentes en la línea funcionan correctamente. Bajo ningún concepto se pondrán fuera de servicio los dispositivos de seguridad de las líneas de producción.
- La empresa deberá tener a disposición de los trabajadores los manuales de instrucciones de los equipos a utilizar así como las instrucciones necesarias.
- NO INTERVENIR NUNCA DE MANERA DIRECTA EN PARTES OPERATIVAS DE LAS MÁQUINAS SIN BLOQUEARLAS PREVIAMENTE.

Golpes o cortes por objetos o herramientas

Comprende los golpes, cortes, abrasiones y punzamientos que el trabajador recibe por acción de un objeto o herramienta siempre que actúen sobre ellos fuerzas distintas a la gravedad (no se incluyen, por lo tanto, las caídas de objetos).

Manipulación de objetos cortantes o punzantes ==> Presencia de elementos cortantes o punzantes

- Verificar periódicamente que se mantienen en buen estado los medios manuales auxiliares de manipulación de cargas (carros, jaulas, transpaletas,...) y no presentan elementos cortantes.

Atrapamiento por o entre objetos

Atrapamiento o aplastamiento de cualquier parte del cuerpo por elementos de máquinas o entre objetos, piezas o materiales.

Maquinaria

- Tal y como establece el Real Decreto 1215/97 sobre disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud laboral para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, éstos no deberán utilizarse de forma o en operaciones o en condiciones contraindicadas por el fabricante. Tampoco podrán utilizarse sin los elementos de protección previstos para la realización de la operación de que se trate. Es decir, el equipo de trabajo deberá utilizarse siempre teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante. Los equipos de trabajo deben disponer de uno o varios dispositivos de parada de emergencia por medio de los cuales se puedan evitar situaciones peligrosas que se produzcan de forma inminente o que se estén produciendo. La parada de emergencia debe reunir los siguientes requisitos:- Estar disponible y ser operativa permanentemente.- Tener prioridad sobre las demás órdenes y modos de funcionamiento.- Estar dispuesto de manera que sea fácilmente accesible y accionado sin peligro por el operario.- Ser un pulsador en forma de seta, cables, barras, manillas o en aplicaciones particulares, pedales sin cubierta de protección.- Ser de color rojo y siempre que sea posible sobre fondo amarillo.- Y cualquier actuación sobre el órgano de accionamiento debe conducir al bloqueo mecánico del auxiliar de mando en la posición de parada. Su rearme no debe provocar un nuevo arranque.
- La máquina dispondrá, como nueva máquina que es, del Manual de Instrucciones en una de las lenguas oficiales del país, de la Declaración de Conformidad CE y del marcado CE. En el caso que se trate de una "máquina peligrosa" según anexo del Reglamento de Máquinas, dispondrá además, del Examen CE de Tipo.
- Respetar los procedimientos de bloqueo y aislamiento necesarios. Poner carteles de advertencia en caso necesario.- No inutilizar los dispositivos de seguridad de las máquinas.- Las reparaciones de los equipos serán realizadas por personal especializado.
- Información a los trabajadores sobre Normas de seguridad para la correcta utilización de los equipos de trabajo.
 - Antes de utilizar los equipos de trabajo debe comprobarse que sus protecciones y condiciones de uso son las adecuadas y que su conexión o puesta en marcha no representa un peligro para terceros. Está prohibida la utilización de los equipos sin sus protecciones o con los dispositivos neutralizados.- Cuando se empleen equipos de trabajo con elementos peligrosos accesibles que no puedan ser totalmente protegidos, deben adoptarse precauciones adicionales como empujadores, plantillas, pinzas, etc., y utilizarse las protecciones individuales apropiadas para reducir los riesgos al mínimo posible.- Los equipos de trabajo deben dejarse de utilizar si se producen deterioros, averías u otras circunstancias que comprometan la seguridad de su funcionamiento.- El mantenimiento, montaje y desmontaje de los equipos de trabajo debe realizarse de manera segura cumpliendo con las instrucciones del fabricante o en su defecto las elaboradas por el empresario.

- Deben mantenerse los dispositivos que permiten el bloqueo de los equipos de trabajo e impiden su puesta en marcha cuando se realicen operaciones de limpieza, mantenimiento o reparación. Además, se debe señalar que se están efectuando dichas operaciones.
- Mantener y conservar los equipos en unas condiciones de trabajo óptimas para garantizar el correcto funcionamiento de los mismos. Se aconseja seguir las instrucciones de los fabricantes y registrar dichas intervenciones en el diario de mantenimiento. Si no se dispusiera de los manuales de instrucciones, se deberán elaborar procedimientos de trabajo escritos que indiquen cómo llevar a cabo las operaciones de mantenimiento y qué medidas de seguridad deben tomarse.

Tareas de limpieza, desatascos, ajustes...

- Estará prohibido retirar la protección de cualquier componente de la instalación y anular los dispositivos de seguridad de las máquinas. Velar por el cumplimiento de tal prohibición.
- Las tareas de reparación de la maquinaria debe ser realizadas por personal autorizado por la empresa con conocimiento y experiencia en la materia (personal de mantenimiento) o en su caso personal del fabricante o empresa encargada del mantenimiento.

Uso de equipos de trabajo==>Partes móviles de los equipos de trabajo e instalaciones en las que se interviene

- Los trabajadores deben llevar ropa de trabajo ajustada al cuerpo, y no deberán portar pulseras, collares o colgantes u otros elementos similares que puedan engancharse con salientes o elementos móviles de los equipos o instalaciones. El pelo deberá estar recogido para evitar que pueda engancharse en las cintas o rodillos.

Antes de realizar cualquier operación en una máquina (limpieza, ajuste), deberá procederse a bloquear de forma segura las partes móviles del mismo; nunca intervenir en un equipo si no se posee la seguridad de que los órganos móviles a los que se accede han sido correctamente bloqueados.

Ausencia o deficiente delimitación de la zona de trabajo (Equipo de cuelgue de pollo vivo)

- Dotar de sistema que permita el tránsito seguro del personal para acceder a las distintas partes del muelle de carga de aves vivas.

Contactos eléctricos

Accidentes de trabajo cuya causa sea el contacto (directo o indirecto) con algún elemento sometido a tensión eléctrica.

Equipos eléctricos

- Respetar las normas de seguridad básicas en el uso de equipos eléctricos:
 - Antes de utilizar cualquier equipo eléctrico se debe revisar su estado y el de sus conexiones y, particularmente, comprobar que conductores y partes activas estén bien aislados. Si se detecta cualquier anomalía, se comunicará de inmediato al responsable para su reparación.
 - Las conexiones eléctricas se harán mediante enchufes y tomas normalizadas que sean compatibles y aseguren una buena conexión. No se utilizarán bases de enchufe o 'ladrones' que no permitan la conexión a tierra de los equipos.
 - No sobrecargar los enchufes.
 - No tirar de los cables eléctricos para mover o desplazar los aparatos o maquinaria eléctrica.
 - Para desenchufar un aparato hágalo tirando de la clavija y nunca del cable.

Incendios

Accidentes producidos por el fuego o sus consecuencias.

Compresor

- Implantar un programa de mantenimiento periódico de los equipos a presión y anotar en un libro de registro las operaciones realizadas, fechas y el responsable. Este programa preventivo debe comprender, al menos:
 - * Anualmente, el usuario deberá realizar limpiezas de filtros de aire y de las paredes del calderín así como purga de los mismos.
 - * Cada 10 años como mínimo se someterá el recipiente a una prueba de presión hidrostática.
- Cumplir los requisitos de autorización, revisión y registro de los equipos a presión.
- Realizar las inspecciones periódicas de los aparatos a presión por Organismo de Control Autorizado o empresa instaladora.
- Disponer de la Declaración de Conformidad y del manual de instrucciones de los equipos a presión, así como del certificado de la instalación.
- Aplicar las instrucciones del fabricante en utilización, medidas de seguridad y mantenimiento.
- Disponer de los certificados de las inspecciones y reparaciones o modificaciones realizadas en los equipos.

Exposición a agentes físicos

Cuando exista exposición continuada o prolongada a diversas formas de manifestación de la energía (ruido, vibraciones, etc.) que pudieran derivar en enfermedades profesionales.

Ruido

- Establecer de forma inmediata medidas para reducir la exposición al ruido por debajo del valor límite de exposición (uso correcto de EPIs adecuados, reducción de tiempos de exposición, supresión de tareas o equipos,)
- Establecer un programa de medidas técnicas y/o organizativas destinado a reducir la exposición al ruido
- Asegurar un correcto mantenimiento periódico del equipo según las instrucciones del fabricante.
- Usar equipos que incorporen a su diseño constructivo medidas de limitación de sonoridad.

Vibraciones ==> Cuerpo entero

- Realizar y verificar el mantenimiento preventivo de los equipos de trabajo susceptibles de producir vibraciones según las instrucciones del fabricante.

Vibraciones ==> Mano-Brazo

- Verificar el mantenimiento preventivo de los equipos de trabajo susceptibles de producir vibraciones según las instrucciones del fabricante.

- Elaborar relación nominal de equipos de trabajo donde se recojan los niveles de exposición a vibraciones mano-brazo.
- Incluir en el procedimiento de Adquisiciones y Compras la obligatoriedad de estudiar los niveles de emisión de vibraciones previo a la adquisición del equipo.
- Comprobar que las condiciones de exposición a vibraciones permanecen constantes.
- Asegurar que el equipo de trabajo cuenta con elementos amortiguadores contra vibraciones.

Otros riesgos

Cualquier otro tipo de riesgo no contemplado en los apartados anteriores.

Gestión PRL ==> Equipos de trabajo

- Solicitar al fabricante o suministrador el manual de instrucciones en castellano de los equipos que carezcan del mismo. En caso de que no esté disponible se deberán elaborar unas instrucciones en castellano para la correcta utilización del equipo.
- Realizar un mantenimiento preventivo del equipo de trabajo teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante, o, en su defecto, las características de estos equipos, sus condiciones de utilización y cualquier otra circunstancia normal o excepcional que pueda influir en su deterioro o desajuste.
- Autorizar a los trabajadores por parte de la empresa para el uso de los equipos de trabajo y las tareas adicionales al mismo.
Dejar constancia documental.
- Los equipos de trabajo que se pongan a disposición de los trabajadores han de cumplir con las disposiciones mínimas del R.D. 1215/1997. Han de disponer de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones en castellano. Así mismo, la señalización de seguridad correspondiente advirtiendo de los riesgos que conlleva su utilización y equipos de protección individual de uso obligatorio.
- Registrar el mantenimiento realizado al equipo, ya sea preventivo y/o correctivo.
- Verificar el correcto estado de la placa de características eléctricas y mecánicas del equipo, en caso de encontrarse deteriorado, reponer.

FICHA DE INFORMACIÓN DE RIESGOS GENERALES

Maquinaria/equipos de trabajo: Carretillas y transpaletas

FICHA RIESGO GENERAL	
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA	
EMPRESA	AVICOLA DE GALICIA, SAU
CENTRO	Calle BARRAGANS-CAMPAÑO 34 Pontevedra (Pontevedra)
DENOMINACIÓN	Maquinaria/equipos de trabajo: Carretillas y transpaletas

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TRABAJADORES

Caídas de personas a distinto nivel

Accidentes provocados por caídas avacío, tanto de alturas (edificios, andamios, máquinas, vehículos, escaleras, etc.) como en profundidades (excavaciones, aberturas de tierra, etc.).

Trabajos en altura==>Prácticas inadecuadas==>Señalización de prohibición de uso de la carretilla para la elevación de personas (Carretilla elevadora y apilador)

- Señalizar y o verificar en el equipo de trabajo la prohibición del uso del mismo para la elevación de personas.

Accesos==>Equipos de trabajo==>Estribo y asidero para subir/bajar de la carretilla (Carretilla elevadora)

- Instalar y /o verificar los estribos y asideros necesarios para un acceso seguro al equipo.
- Instalar y/o verificar material antideslizante en los estribos de acceso.

Equipos de manipulación de cargas (carretillas...)

- Establecer la prohibición de utilizar equipos de manipulación de cargas (carretillas, apilador, etc.) para elevar personas en ningún caso.

Caídas de objetos en manipulación

Incluye las caídas sobre un trabajador de objetos que se estén transportando o elevando con medios manuales o mecánicos, siempre que el accidentado sea la persona que estaba manipulando el objeto que cae.

Manipulación de cargas por medios mecánicos==>Señalización de carga máxima (Apilador-Carretilla)

- El equipo deberá llevar obligatoriamente marcado de forma legible e indeleble los textos y pictogramas que informen sobre la capacidad de carga del equipo en las distintas situaciones de carga.

Manipulación de cargas por medios mecánicos==>Equipo de elevación==>Techo protector del operador (Carretilla elevadora)

- Verificar estructura resistente para proteger al conductor frente a la caída de la carga.

Manipulación de cargas por medios mecánicos==>Equipo de elevación==>Placa portahorquillas

- Verificar que la placa porta horquillas en la parte anterior del mástil que se desplace junto con la plataforma de carga.

Manipulación de materiales con apiladores, transpaletas y carretillas elevadoras

- El equipo deberá llevar obligatoriamente marcado de forma legible e indeleble los textos y pictogramas que informen sobre la capacidad de carga del equipo en las distintas situaciones de carga.

Caídas de objetos desprendidos

Considera las caídas de objetos que se encuentran en un plano superpuesto al trabajador accidentado y que están siendo manipulados por terceros.

Prácticas inadecuadas==>Ausencia de señalización “Prohibido permanecer bajo la carga” (Carretilla elevadora)

- Señalizar y /o verificar en el equipo la prohibición de permanecer bajo la carga.

Golpes o contactos con elementos móviles de la máquina

El trabajador, estático o en movimiento, sufre golpes, cortes, rascadas, abrasiones, enganchones, etc. ocasionados por elementos móviles de maquinaria o instalaciones (no se incluyen los atrapamientos).

Equipos con partes móviles accesibles==>Ausencia o deficientes sistemas de protección==>Transmisiones sin proteger (Apilador-Transpaleta- Carretilla)

- Instalar resguardo fijo. Su fijación estará garantizada por sistemas de apertura que necesite utilizar herramientas y deberá ser imposible que permanezca en su puesto si carece de sus medios de fijación.

Máquinas y equipos de trabajo, accesos a partes móviles.

- Conforme al R.D. 1215/1997 todos los equipos que puedan tener elementos móviles que entrañen riesgos de accidente por contacto mecánico, deberán estar equipados con resguardos o dispositivos que impidan el acceso a las zonas peligrosas o que detengan las maniobras peligrosas antes del acceso a dichas zonas. CARACTERÍSTICAS DE DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN: Serán de fabricación sólida y resistente, no ocasionarán riesgos suplementarios no deberá ser fácil anularlos o ponerlos fuera de servicio. Estarán situados a suficiente distancia de la zona peligrosa, no deberán limitar más de lo imprescindible o necesario la observación del ciclo de trabajo. Deberán permitir las intervenciones indispensables para la colocación o la sustitución de las herramientas, y para los trabajos de mantenimiento, limitando el acceso únicamente al sector en el que deba realizarse el trabajo sin desmontar, a ser posible, el resguardo o el dispositivo de protección.

Atrapamiento por o entre objetos

Atrapamiento o aplastamiento de cualquier parte del cuerpo por elementos de máquinas o entre objetos, piezas o materiales.

Sistema inversión automática (apilador eléctrico y transpaleta eléctrica)

- Comprobar que dichos equipos disponen (y funcionan correctamente) del sistema de inversión automática de la dirección de la marcha al oprimir una tecla de seguridad situada en la empuñadura al extremo de la barra timón, que impide el atrapamiento del operario.

Guardabarros Carretillas elevadoras

- Deben disponer de: guardabarros en las ruedas delanteras que impida que el operador entre en contacto con las mismas durante su utilización o acceso a la cabina de mandos. pantalla protectora

que impida al operador el acceso a las cadenas desde su puesto y que permita la visión

Máquinas y equipos de trabajo

- Velar porque todos los órganos de transmisión y demás elementos que puedan provocar un atrapamiento se encuentren siempre protegidos e inaccesibles.

Equipos con partes móviles accesibles==>Ausencia o deficiente protección==>Ausencia de protección en las ruedas (Transpaleta eléctrica)

- Proteger la rueda motriz y estabilizadoras mediante algún tipo de carenado que impida el atrapamiento accidental de los pies del propio operario u otro que se encuentre en las proximidades.

Equipos con partes móviles accesibles==>Ausencia o deficiente protección==>Ausencia de Pantalla protectora de las cadenas de elevación (Carretilla elevadora)

- Instalar y/o verificar pantalla protectora que impida al operador el acceso a las partes móviles desde su puesto y que permita la visión

Atrapamiento por vuelco de máquinas vehículos

Atrapamientos o aplastamientos por vuelcos de carretillas, tractores, vehículos, grúas y otras máquinas.

Ausencia o deficientes sistemas de seguridad==>Ausencia de señalización de carga máxima y diagrama de cargas (Carretilla elevadora- apilador- transpaleta)

- Señalizar la carga máxima admisible del equipo.
- Disponer de un diagrama de cargas situado en una zona visible para el conductor.

Ausencia o deficientes sistemas de seguridad==>Ausencia de dispositivo de advertencia o limitación del exceso de carga (Carretilla elevadora- Apilador-Transpaleta)

- Instalar y/o verificar el dispositivo de advertencia o limitador de carga para no sobrepasar la carga nominal del equipo.

Ausencia o deficientes sistemas de seguridad==>Ausencia de cinturón de seguridad o similar==>Ausencia de cinturón de seguridad (Carretilla elevadora)

- Dotar y o verificar el cinturón de seguridad.
- Señalizar el uso obligatorio de cinturón de seguridad.

Marcados y pictogramas

- Las carretillas deberán llevar obligatoriamente marcado de forma legible e indeleble los textos y pictogramas que informen sobre la capacidad de carga del equipo en las distintas situaciones de carga. Además en el puesto del trabajador se incluirá una placa adicional con la capacidad de carga y las limitaciones de uso para cada conjunto formado por la carretilla y cada accesorio o implemento, que normalmente se le suela acoplar según el trabajo que realice.

Ausencia o deficientes sistemas de seguridad==>Ausencia de cinturón de seguridad o similar==>Estructura anti-vuelco (Carretilla elevadora)

- Verificar la estructura anti-vuelco ROPs

Sobreesfuerzos

Exposición a factores de riesgo que puedan derivar en lesiones osteomusculares; manipulación manual de cargas, posturas de trabajo, movimientos repetitivos, etc.

Posturas de trabajo==>Exposición a posturas estáticas de pie o sentado (más de 2 horas/día continuadas), sin posibilidad de realizar cambios posturales a voluntad o pequeñas pausas==>Asiento no ergonómico (Carretilla elevadora)

- Verificar el asiento anatómico, regulable y adaptable con sistema de ajuste al peso del operador de forma que pueda ser utilizado cómodamente por todo tipo de personas.

Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas

Accidentes producidos por contacto directo con sustancias y productos agresivos para la piel y mucosas.

Derrames o fugas de productos químicos==>Almacenamiento==>Retirada de baterías

- Asegurar la retirada de las baterías gastadas o deterioradas a través de una empresa gestora autorizada de residuos peligrosos.

Explosiones

Accidentes producidos por un aumento brusco de volumen de una sustancia o por reacciones químicas violentas en un determinado medio y sus efectos secundarios. Incluye la rotura de recipientes a presión, la deflagración de nubes de productos inflamables, etc.

Atmósferas explosivas. Carga de baterías de apilador o transpaletas eléctricas

- Se debe señalizar la zona próxima donde se realicen las operaciones de carga de baterías la prohibición de fumar e introducir útiles con llama
- En operaciones de carga de baterías no fumar ni arrimar llamas a las proximidades de una batería en carga, ni durante su manipulación. Durante el proceso de carga se desprende hidrógeno, gas altamente explosivo, por lo que es necesario asegurar una buena ventilación en la zona. Señalizar la zona indicando los riesgos y las prohibiciones

Atropellos, golpes o choques contra vehículos

Incluye los golpes o atropellos de personas por vehículos, así como los accidentes de vehículos en que el trabajador lesionado va sobre el vehículo; siempre que se produzcan dentro del recinto de la empresa

Condiciones del vehículo==>Ausencia o deficientes sistemas de protección==>Parada de emergencia (Transpaletas, apiladores, elevadores, carretillas)

- Verificar la parada de emergencia (pulsador de seta de color rojo sobre fondo amarillo preferiblemente) que permita parar la máquina en condiciones de seguridad.

Condiciones del vehículo==>Ausencia o deficientes sistemas de protección==>Sistema para impedir el uso a personal no autorizado (carretilla, transpaleta eléctrica)

- Verificar un dispositivo de enclavamiento, por ejemplo de llave, que impida la utilización por parte de una persona no autorizada.

Condiciones del vehículo==>Ausencia o deficientes sistemas de protección==>Ausencia de dispositivo de advertencia o limitación del exceso de carga (carretilla, transpaleta)

- Verificar el dispositivo de advertencia o limitador de carga para no sobrepasar la carga nominal de la misma.

Condiciones del vehículo==>Ausencia o deficientes sistemas de protección==>Órganos de accionamiento sin señalizar (carretilla, transpaleta eléctrica)

- Señalizar la función de los órganos de accionamiento con indicaciones textuales en español.

Condiciones del vehículo==>Comprobaciones==>Carretilla elevadora

- Verificar el avisador acústico (claxon) de forma que el operador pueda utilizarlo en cruces y al entrar y/o salir de recintos.
- Verificar el rotativo luminoso en la parte superior del vehículo para advertir de la presencia del vehículo al resto de trabajadores. Estará conectado de forma permanente durante la marcha.
- Instalar y/o verificar espejos retrovisores (central y laterales) para facilitar las maniobras.
- Revisar periódicamente el estado de los neumáticos del vehículo y proceder a su sustitución en el caso de deterioro de las mismas.
- Comprobar el avisador acústico de marcha atrás.
- Verificar el detector de presencia del conductor.
- Verificar los dispositivos de frenado.

Exposición a agentes físicos

Cuando exista exposición continuada o prolongada a diversas formas de manifestación de la energía (ruido, vibraciones, etc.) que pudieran derivar en enfermedades profesionales.

Vibraciones==>Cuerpo entero==>Asiento sin sistema de suspensión (Carretilla elevadora)

- Verificar los asientos con suspensión adecuada al vehículo.

Otros riesgos

Cualquier otro tipo de riesgo no contemplado en los apartados anteriores.

Gestión PRL ==> Equipos de trabajo

- Registrar el mantenimiento realizado al equipo, ya sea preventivo y/o correctivo.
- Solicitar al fabricante o suministrador el manual de instrucciones en castellano. En caso de que no esté disponible se deberán elaborar unas instrucciones en castellano para la correcta utilización

del equipo.

- Realizar un mantenimiento preventivo del equipo de trabajo teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante, o, en su defecto, las características de estos equipos, sus condiciones de utilización y cualquier otra circunstancia normal o excepcional que pueda influir en su deterioro o desajuste.
- Autorizar a los trabajadores por parte de la empresa para el uso de los equipos de trabajo y las tareas adicionales al mismo.
Dejar constancia documental.
- Verificar el correcto estado de la placa de características eléctricas y mecánicas del equipo, en caso de encontrarse deteriorado, reponer.

FICHA DE INFORMACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

**PRODUCCIÓN: Control de báscula-Empaquetado y
embalado**

FICHA PUESTO DE TRABAJO	
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA	
EMPRESA	AVICOLA DE GALICIA, SAU
CENTRO	Calle BARRAGANS-CAMPAÑO 34 Pontevedra (Pontevedra)
PUESTO DE TRABAJO	PRODUCCIÓN: Control de báscula-Empaquetado y embalado

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TRABAJADORES

Caídas de personas al mismo nivel

Accidentes provocados por caídas de personas en lugares de paso o superficies de trabajo y caídas sobre o contra objetos.

Suelo húmedo. Orden y limpieza

- Los trabajadores harán uso de calzado dotado de suela antideslizante, en particular se recomienda el uso de botas de agua específicas de la industria alimentaria dotadas de puntera metálica.
- Mantener el orden y la limpieza en toda la zona de trabajo. Recoger todos los vertidos líquidos y de grasa de forma inmediata. Mantener las propiedades antideslizantes de los suelos de forma continua procediendo a su limpieza y mantenimiento periódico. Utilizar las vías adecuadas para el tránsito dentro de las instalaciones.
- Se deberá vigilar las características antideslizantes del pavimento de la zona de trabajo garantizando que los elementos de drenaje funcionen eficientemente y que permitan retirar de forma automática los vertidos.

Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento

Accidentes provocados por el desplome sin intervención humana de objetos como edificios, muros, andamios, escaleras, mercancías apiladas, etc. y por los hundimientos de masas de tierra, rocas, aludes, etc.

Almacenamiento. Apilamiento de cajas.

- Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar durante las tareas de almacenamiento de material. Dejar constancia documental de su entrega. Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas para el almacenamiento de material.- Respetar la señalización de zonas destinadas al almacenamiento.- Prohibido subir a las estanterías.- Almacenar el material preferiblemente en estanterías. Colocar el material más pesado en los estantes inferiores, el más manipulable (consumo, reposición), en los de en medio, y el menos usado, en las zonas más altas.- Mantener el orden en los apilamientos y centrarlos para estabilizar el material. Se recomienda no exceder los dos metros de altura para almacenamiento de material.- Los materiales paletizados se deben flejar y retractilar.- Antes de almacenar, comprobar el buen estado de los palets y el correcto flejado de cargas en manipulación.- Respetar la carga máxima de las estanterías prevista por el fabricante.- Evitar almacenar cajas apiladas unas sobre las otras si no se cuenta con un elemento de apoyo que favorezca su estabilidad. Las cajas pueden almacenarse contra una pared o en forma piramidal, pero siempre verificando la estabilidad del apilamiento.- Las cajas de cartón deben ser apiladas en plataformas para protegerlas de la humedad y evitar el derrumbe.- Las características de los soportes serán adecuados al material que se apila en ellos.- Las mercancías de gran longitud, si se almacenan verticalmente, han de ir colocadas en bastidores especiales para tal fin.- Almacenar los materiales rígidos lineales debidamente entibados y sujetos con soportes que faciliten la estabilidad del conjunto. - Apilar los tubos o materiales con forma

redondeada en capas separadas mediante soportes intermedios y elementos de sujeción, para evitar su desplazamiento o desprendimiento.- Almacenar los perfiles y planchas metálicas de considerable peso y tamaño en estantes provistos de rodillo, sobre los que se deposite el material, con ligera inclinación hacia el interior. Al depositarlos horizontalmente, situarlos distanciados de zonas de paso y proteger sus extremos. - Las bobinas de papel y cartón se almacenarán de forma directa, es decir, unas sobre otras sin ninguna limitación, garantizando su estabilidad y facilidad de extracción.- Almacenar los sacos en capas transversales, con la boca del saco mirando al centro de la pila.- Las piezas pequeñas deberán ser depositadas en el interior de contenedores, cestas o recipientes adecuados.- Almacenar las garrafas en bastidores apropiados o en un compartimiento especial, nunca unas sobre otras.- Los productos químicos almacenados deben estar adecuadamente etiquetados. No retirar ningún tipo de etiquetado ni señalización de dichos productos. Al almacenar las sustancias peligrosas deberá hacerse debidamente separadas, agrupadas por el tipo de riesgo que pueden generar (tóxico, incendio...) y respetando las incompatibilidades que existan entre ellas (según indicaciones de almacenamiento incluidas en la ficha de datos de seguridad de los productos).- Utilizar implementos adecuados para la manipulación de materiales sueltos.- Comunicar cualquier anomalía o deficiencia observada en la zona de trabajo al responsable.

- Las cajas se pueden almacenar contra la pared o en forma piramidal no debiendo superar siete niveles de apilamiento y una altura de 5 m. De todos modos, es preferible su apilamiento en estanterías.- En los palets, las cargas no deben superar las condiciones de resistencia y perímetro del mismo. La altura máxima de la carga, palet incluido, no debe ser superior a 1,5 m. y su carga máxima conjunta no debe superar los 1000 kg.

Caídas de objetos en manipulación

Incluye las caídas sobre un trabajador de objetos que se estén transportando o elevando con medios manuales o mecánicos, siempre que el accidentado sea la persona que estaba manipulando el objeto que cae.

Manipulación de cargas.

- Velar por la utilización correcta del EPI: Calzado de seguridad (UNE-EN ISO 20345).
utilización correcta del EPI: Calzado de seguridad (UNE-EN ISO 20345).
- Velar por la utilización correcta del EPI: Guantes de protección contra riesgos mecánicos (abrasión, perforación, corte, rasgado) (UNE-EN 388).
Guantes de protección contra riesgos mecánicos (abrasión, perforación, corte, rasgado)
- Informar sobre la correcta manipulación manual de cargas. Dejar constancia documental de su entrega.

Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas durante la manipulación manual de cargas:- Planificar el levantamiento: • Utilizar ayudas mecánicas siempre que sea posible. • Evaluar inicialmente la carga. Comprobar la carga: forma, tamaño, peso, zonas de agarre, posibles puntos peligrosos, etc.. • Prever la zona de paso con cargas, punto de destino final del levantamiento. Retirar los materiales que entorpezcan el paso.- Técnica de levantamiento: • Situar-se junto a la carga, apoyar los pies firmemente, separándolos aproximadamente 50 cm y tener en cuenta el posterior desplazamiento que se va a realizar. • Flexionar las piernas, doblando las rodillas. • Asegurarse que se agarra la carga con la palma de la mano y la base de los dedos, manteniendo recta la muñeca. • Cargar el cuerpo simétricamente con la carga. • Levantar la carga mediante el enderezamiento de las piernas, evitando tirones violentos. Mantener la espalda recta y alineada. • No levantar la carga por encima de la cintura en un solo movimiento. • Evitar las inclinaciones, giros, estiramientos, empujes y posturas forzadas.- Para transportar y sujetar las cargas de forma manual seguir las siguientes indicaciones: • Llevar la carga manteniéndose derecho. • Aproximar la carga al cuerpo. • Trabajar con los brazos extendidos hacia abajo y lo más tensos que se pueda. • Evitar las torsiones con cargas; se deberá girar todo el cuerpo mediante pequeños movimientos de los pies. • Aprovechar el peso del cuerpo de forma efectiva, para empujar los objetos o tirar de ellos. • Evitar manejar objetos por encima de la cintura. • No

manipular cargas durante el uso de escaleras manuales.- Se recomienda utilizar calzado de trabajo que proteja la parte anterior del pie. Evitar utilizar zapatos sueltos o zapatos que no protejan el pie (sandalias) para manipular manualmente cargas.

Golpes contra objetos inmóviles

Accidentes de trabajo que consideran al trabajador como parte dinámica, es decir con una intervención directa y activa, en la que se golpea, engancha o roza contra un objeto que no se encuentra en movimiento.

Instalaciones, equipos...

- Deberán guardarse distancias de separación suficientes entre los elementos materiales, para permitir que los trabajadores efectúen cómodamente su trabajo y no se vean expuestos a este riesgo.
- Mantener adecuados niveles de iluminación en todas las áreas de ejecución de trabajo.
- Ante la falta de espacio, nunca colocar muebles o estantes en zonas de paso

Golpes o contactos con elementos móviles de la máquina

El trabajador, estático o en movimiento, sufre golpes, cortes, rascadas, abrasiones, enganchones, etc. ocasionados por elementos móviles de maquinaria o instalaciones (no se incluyen los atrapamientos).

Uso de equipos de trabajo ==> Prácticas inadecuadas==>Uso de equipos de trabajo

- Formar a los trabajadores sobre los riesgos derivados del uso de los equipos de trabajo así como de las medidas de protección y prevención aplicables.

- Informar a los trabajadores sobre los riesgos derivados del uso de los equipos de trabajo así como de las medidas de protección y prevención aplicables. Dejar constancia documental de su entrega.

Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Uso de equipos de trabajo eléctricos. Mantenerse alejado de los órganos en movimiento de las máquinas. Está prohibido actuar directamente con las manos sobre los elementos móviles de las máquinas. En caso de ser necesario limpiar residuos o resolver atascos debe pararse la máquina. Si ello no es posible, deberá utilizarse útiles adecuados que aseguren una distancia suficiente de las manos respecto a los elementos móviles. No utilizar anillos, cadenas, pulseras, etc. En caso de tener pelo largo deberán recogerse. Utilizar ropa ajustada al cuerpo. Mantener siempre operativos las protecciones y dispositivos de seguridad existentes en los equipos de trabajo. Consultar los manuales de instrucciones del fabricante de la maquinaria utilizada en caso de cualquier duda sobre su utilización, limpieza o mantenimiento. Después de cualquier actuación sobre los equipos de trabajo por parte del personal de mantenimiento, que requieran la retirada de protecciones fijas o dispositivos de seguridad, exigir la recolocación de las mismas antes de una nueva puesta en marcha

- No acceder a las zonas activas de los diferentes equipos de trabajo. Solicitar información a los responsables al respecto del uso adecuado de los mismos.

- Estará prohibido retirar la protección de cualquier componente de la instalación y anular los dispositivos de seguridad de las máquinas. Velar por el cumplimiento de tal prohibición.

Está prohibido retirar la protección de cualquier componente de la instalación y anular los dispositivos de seguridad de las máquinas. En los equipos de trabajo que cuentan con resguardos dotados de enclavamiento velar por que se mantienen dichos dispositivos en perfecto estado de funcionamiento que evite el acceso a las partes activas de la máquina cuando esté en marcha.

- Estará terminantemente prohibido el ajuste, reparación, desatascos, limpieza....de cualquier máquina o equipo en funcionamiento. Estas tareas se harán con el equipo totalmente parado, desconectado del suministro eléctrico y bloqueado para que ningún trabajador pueda ponerlo en funcionamiento de forma accidental.
- Estará terminantemente prohibido el ajuste o reparación de cualquier máquina o equipo en funcionamiento. Estas tareas se harán con el equipo totalmente parado, desconectado del suministro eléctrico y bloqueado para que ningún trabajador pueda ponerlo en funcionamiento de forma accidental.

Golpes o cortes por objetos o herramientas

Comprende los golpes, cortes, abrasiones y punzamientos que el trabajador recibe por acción de un objeto o herramienta siempre que actúen sobre ellos fuerzas distintas a la gravedad (no se incluyen, por lo tanto, las caídas de objetos).

Uso de útiles de trabajo; limpieza de útiles e instalaciones; retirada de residuos

- Velar por la utilización correcta del EPI: Guantes de protección contra riesgos mecánicos (abrasión, perforación, corte, rasgado) (UNE-EN 388).
- Uso de Guantes de protección contra riesgos mecánicos (abrasión, perforación, corte, rasgado)

Uso de pistolas neumáticas para marchamo.

- Estos equipos deben estar provistos de un dispositivo que impida la proyección del marchamo si la boca de éste no está firmemente apoyada contra el punto de trabajo o protección de análoga eficacia (doble gatillo de seguridad)
- Verificar periódicamente el estado de todos los elementos de la instalación de aire comprimido:-
Conexiones de mangueras: comprobar que encajan correctamente y están firmemente sujetas.-
Mangueras: comprobar que no presentan fugas, grietas ni puntos desgastados o débiles; vigilar especialmente las zonas próximas a los elementos de conexión.-
Conexiones y elementos eléctricos: comprobar su integridad y su aislamiento (cables con grietas o rozaduras, conexiones rotas...).

Proyección de fragmentos o partículas

El trabajador es lesionado por la proyección sobre partes de su cuerpo de partículas o fragmentos voladores procedentes de una máquina, herramienta o acción mecánica (piezas, fragmentos o pequeñas partículas), o por las salpicaduras de sustancias líquidas.

Proyección de líquidos ==> Limpieza de la zona. Gestión de residuos biológicos

- Proporcionar a los trabajadores Gafas de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166), que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que las utilicen correctamente. Velar por su utilización.
- Uso de Gafas de protección ocular de montura integral

Uso de pistolas neumáticas para marchamo

- Estos equipos deben estar provistos de un dispositivo que impida la proyección del marchamo si la boca de éste no está firmemente apoyada contra el punto de trabajo o protección de análoga eficacia (doble gatillo de seguridad)
- Información a los trabajadores sobre la utilización segura de estos equipos de trabajo.
- Utilización de gafas y calzado de seguridad, así como protección auditiva. Inspeccionar la máquina antes de utilizarla. Durante el manejo de las máquinas considerar siempre que está cargada, no orientarla nunca hacia uno mismo u otra persona, no jugar con la máquina. No utilizar jamás una máquina cuyo dispositivo de seguridad no funcione o funcione defectuosamente.

Mantener la mano libre fuera de la línea de disparo. Se organizará la labor de manera que los compañeros de trabajo queden fuera de la línea de disparo. Antes de despejar un bloqueo, se desconectará la manguera, luego se presionará el gatillo para asegurarse de que haya salido todo el aire de la herramienta. Antes de realizar cualquier operación de desmontaje asegurarse de que la pistola se halla descargada

Atrapamiento por o entre objetos

Atrapamiento o aplastamiento de cualquier parte del cuerpo por elementos de máquinas o entre objetos, piezas o materiales.

En las cintas transportadoras

- Tal y como establece el Real Decreto 1215/97 sobre disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud laboral para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, éstos no deberán utilizarse de forma o en operaciones o en condiciones contraindicadas por el fabricante. Tampoco podrán utilizarse sin los elementos de protección previstos para la realización de la operación de que se trate. Es decir, el equipo de trabajo deberá utilizarse siempre teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante. Los equipos de trabajo deben disponer de uno o varios dispositivos de parada de emergencia por medio de los cuales se puedan evitar situaciones peligrosas que se produzcan de forma inminente o que se estén produciendo. La parada de emergencia debe reunir los siguientes requisitos: - Estar disponible y ser operativa permanentemente. - Tener prioridad sobre las demás órdenes y modos de funcionamiento. - Estar dispuesto de manera que sea fácilmente accesible y accionado sin peligro por el operario. - Ser un pulsador en forma de seta, cables, barras, manillas o en aplicaciones particulares, pedales sin cubierta de protección. - Ser de color rojo y siempre que sea posible sobre fondo amarillo. - Y cualquier actuación sobre el órgano de accionamiento debe conducir al bloqueo mecánico del auxiliar de mando en la posición de parada. Su rearme no debe provocar un nuevo arranque.
- Respetar los procedimientos de bloqueo y aislamiento necesarios. Poner carteles de advertencia en caso necesario. - No inutilizar los dispositivos de seguridad de las máquinas. - Las reparaciones de los equipos serán realizadas por personal especializado. RD 1215/1997
- Respetar los procedimientos de bloqueo y aislamiento necesarios. Poner carteles de advertencia en caso necesario. - No inutilizar los dispositivos de seguridad de las máquinas. - Las reparaciones de los equipos serán realizadas por personal especializado.
 - Antes de utilizar los equipos de trabajo debe comprobarse que sus protecciones y condiciones de uso son las adecuadas y que su conexión o puesta en marcha no representa un peligro para terceros. Está prohibida la utilización de los equipos sin sus protecciones o con los dispositivos neutralizados. - Cuando se empleen equipos de trabajo con elementos peligrosos accesibles que no puedan ser totalmente protegidos, deben adoptarse precauciones adicionales como empujadores, plantillas, pinzas, etc., y utilizarse las protecciones individuales apropiadas para reducir los riesgos al mínimo posible. - Los equipos de trabajo deben dejarse de utilizar si se producen deterioros, averías u otras circunstancias que comprometan la seguridad de su funcionamiento. - El mantenimiento, montaje y desmontaje de los equipos de trabajo debe realizarse de manera segura cumpliendo con las instrucciones del fabricante o en su defecto las elaboradas por el empresario.
- Mantener y conservar los equipos en unas condiciones de trabajo óptimas para garantizar el correcto funcionamiento de los mismos. Se aconseja seguir las instrucciones de los fabricantes y registrar dichas intervenciones en el diario de mantenimiento. Si no se dispusiera de los manuales de instrucciones, se deberán elaborar procedimientos de trabajo escritos que indiquen cómo llevar a cabo las operaciones de mantenimiento y qué medidas de seguridad deben tomarse.
- Existencia de dispositivos que permitan el bloqueo de los equipos de trabajo e impidan su puesta en marcha cuando se realicen operaciones de limpieza, mantenimiento o reparación. Además, se

debe señalizar que se están efectuando dichas operaciones.

Tareas de limpieza y ajuste

- Información a los trabajadores sobre la forma segura de realizar estas tareas.
El equipo de trabajo deberá utilizarse siempre teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante.- Parar la máquina asegurándose de que ésta no vuelva a ponerse en marcha de forma inesperada.- Si para extraer un atasco es necesario manipular algún resguardo o carcasa de la línea, avisar al personal de mantenimiento.- Utilizar los dispositivos de parada de emergencia cuando sea necesario.- No manipular, ni eliminar los resguardos ni dispositivos de seguridad de las máquinas.- Mantener las inmediaciones de los equipos libres de obstáculos.- En caso de avería, no intentar subsanarla si no está autorizado para ello. Dar aviso al responsable.- Cuando realice operaciones de limpieza de las máquinas asegurarse de que está separada de cualquier fuente de energía. Por ejemplo: desenchufando la máquina de la toma de corriente.- Respetar el uso de acuerdo a las instrucciones del fabricante y a las normas proporcionadas por la empresa.

Sobreesfuerzos

Exposición a factores de riesgo que puedan derivar en lesiones osteomusculares; manipulación manual de cargas, posturas de trabajo, movimientos repetitivos, etc.

Movimientos repetitivos ==> Exposición a tareas con ciclos iguales, cortos y durante, al menos, una hora por turno. Tareas de selección, embalado, colocación del marchamo y etiquetado

- Se recomienda favorecer la alternancia o el cambio de tareas para conseguir que se utilicen diferentes grupos musculares y, al mismo tiempo, se disminuya la monotonía en el trabajo. Se recomienda establecer pausas periódicas que permitan recuperar las tensiones y descansar.
- Formar a los trabajadores sobre riesgos y medidas preventivas derivados de la realización de trabajos repetitivos.
- Información a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas derivados de la realización de trabajos repetitivos.
Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas para evitar los movimientos repetitivos:- Organizar los útiles de trabajo en función de su frecuencia de uso, de forma que sean accesibles sin tener que alargar excesivamente los brazos, girarse o encorvarse.- Mantener la mano alineada con el antebrazo, la espalda recta y los hombros en posición de reposo.- Distribuir la fuerza prefiriendo la actuación de varios dedos a uno sólo o favoreciendo el uso alternativo de las manos.- Evitar los esfuerzos prolongados y la aplicación de una fuerza manual excesiva. - Utilizar útiles de trabajo de diseño ergonómico que, al sujetarlos, permitan que la muñeca permanezca recta con el antebrazo.- Reducir la fuerza que se emplea en tareas de corte, manteniendo afilados y en buen estado los útiles de trabajo.- Emplear los útiles adecuados para cada tarea. - Establecer pausas periódicas que permitan recuperar las tensiones y descansar. - Favorecer la alternancia o el cambio de tareas para conseguir que se utilicen diferentes grupos musculares.
- Para prevenir las lesiones causadas por las tareas repetitivas en las extremidades superiores, se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
 - Alternar tareas siempre que sea posible, evitando de esta manera la realización de un mismo movimiento.- Intentar en la medida de lo posible mantener la muñeca en posición recta.- Si se utilizan guantes durante el trabajo, éstos deben ser de la talla adecuada para la mano del trabajador para que no dificulten el agarre de los objetos empleados.- Evitar las posturas tensas como torcer la espalda, cruzar las piernas, o encorvar los hombros.- El ejercicio regular es esencial para prevenir lesiones, aún cuando se ejercite solamente un poquito cada día.
- Consultar estudio específico elaborado para este puesto de trabajo en el que se concluye lo siguiente:

El nivel de riesgo asociado a los movimientos repetitivos del puesto de trabajo en las condiciones descritas es medio, por lo que se deberán aplicar medidas de mejora y/o seguimiento médico de los trabajadores.

Exposición a posturas estáticas de pie (más de 2 horas/día continuadas), sin posibilidad de realizar cambios posturales a voluntad o pequeñas pausas.

- Establecer medidas organizativas que permitan una adecuada rotación de los trabajadores a otros puestos de trabajo que favorezcan la utilización de distintos segmentos corporales o que no requieran la adopción de posturas forzadas. Realización de descansos suficientes y de suficiente duración que permitan la recuperación muscular.
- Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas derivados de trabajos con exposición a posturas estáticas. Dejar constancia documental de su entrega.
Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Posturas forzadas.
- Informar a los trabajadores sobre ejercicios Posturales de Espalda. Posición de trabajo sentado y de pie. Dejar constancia documental de su entrega.
Los trabajadores deberán llevar a cabo los ejercicios incluidos en la ficha de información: Ejercicios posturales.
- Formar a los trabajadores en los riesgos y medidas preventivas derivados de trabajos con exposición a posturas estáticas.
- Adaptar la altura del plano de trabajo para que sea adecuada a la tarea a realizar.
- Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas derivados de trabajos con exposición a posturas forzadas. Dejar constancia documental de su entrega.
Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Posturas forzadas.
- Consultar estudio ergonómico específico elaborado para este puesto, en el se que concluye: El nivel de riesgo asociado a las posturas forzadas del puesto de trabajo en las condiciones descritas según el método OWAS es 1 en un porcentaje del 62,99 % y 2 en un porcentaje del 37,01 %, lo que implica posturas con ligero riesgo de lesión músculoesqueléticas sobre las que se precisa una modificación aunque no inmediata, pero sí en un futuro.

Adopción de posturas forzadas.

- Evitar rotaciones y flexiones bruscas del tronco. Al volverse, no girar únicamente el tronco sino todo el cuerpo con los pies.- Evitar el uso de zapatos con tacones altos o los completamente planos. Se recomienda un tacón de 2 a 3 cm y con suela acolchada y antideslizante.- Evitar agacharse doblando la espalda.

Manipulación manual de cargas..

- Formar a los trabajadores sobre el riesgo y medidas preventivas en tareas de manipulación manual de cargas.
- Informar sobre el riesgo y medidas preventivas en tareas de manipulación manual de cargas. Dejar constancia documental de su entrega.
Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Manipulación manual de cargas.
- A modo de indicación general, el peso de los objetos manipulados no debe sobrepasar los 25 kg. No obstante, este límite se debe reducir a 15 kg como máximo cuando los trabajadores expuestos sean mujeres, personas jóvenes o mayores. En circunstancias especiales, trabajadores sanos y

entrenados físicamente podrían manipular cargas de hasta 40 kg, siempre que la tarea se realice de forma esporádica y en condiciones seguras. Asimismo se deben evitar las posturas de trabajo forzadas que implican posiciones o movimientos extremos de las articulaciones: brazos por encima del nivel de los hombros, alcances por detrás del cuerpo, inclinación o torsión pronunciada de espalda y cuello, hombros desalineados, etc.,

- Consultar estudio específico elaborado para este puesto. En el que se concluye: El nivel de riesgo asociado a la manipulación manual de cargas del puesto de trabajo (...) es moderado.
- Es recomendable que las cajas a manejar tengan un peso máximo de 15 kg.

Estrés térmico

Accidentes causados por alteraciones fisiológicas al encontrarse el trabajador en un ambiente excesivamente frío o caliente.

Condiciones ambientales.

- Debido a las necesidades de conservación de la carne de ave la temperatura de las áreas de despiece ha de mantenerse siempre por debajo de 12 °C. Por norma general la temperatura de las salas en dichas instalaciones oscila entre 4 y 8 °C. Otro de los factores ambientales a tener en cuenta es la humedad relativa para evitar afecciones respiratorias en los trabajadores de este sector. Empleo de ropa de trabajo adecuada a las condiciones termohigrométricas y a la actividad que se está desarrollando.

Contactos eléctricos

Accidentes de trabajo cuya causa sea el contacto (directo o indirecto) con algún elemento sometido a tensión eléctrica.

Uso de equipos y herramientas eléctricas==>Uso de equipos y herramientas

- Formar a los trabajadores sobre los riesgos derivados del uso de equipos eléctricos, así como de las medidas de protección y prevención aplicables.
- Informar a los trabajadores sobre la forma de comunicar cualquier anomalía que sea detectada en la instalación eléctrica y equipos eléctricos, así como la prohibición de realizar cualquier tipo de manipulación en las instalaciones y equipos eléctricos a no ser que estén expresamente autorizados por la empresa. Dejar constancia documental de su entrega. Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Equipos de trabajo eléctricos.
- Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en el uso de equipos eléctricos. Dejar constancia documental de su entrega. Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Equipos de trabajo eléctricos.

Atropellos, golpes o choques contra vehículos

Incluye los golpes o atropellos de personas por vehículos, así como los accidentes de vehículos en que el trabajador lesionado va sobre el vehículo; siempre que se produzcan dentro del recinto de la empresa

Vía de circulación ==> Uso compartido peatón/vehículo (coexisten en algunas zonas trabajadores a pie , carretillas elevadoras, vehículos de carga.)

- Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en zonas con tránsito de vehículos o equipos de trabajo móviles (carretilla elevadoras, etc.). Dejar constancia documental de su entrega.
No situarse en las partes traseras de vehículos en movimiento, especialmente camiones.
Mantenerse atento cuando se están realizando tareas de descarga de material (jaulas de aves, etc.). Mantenerse lejos de los equipo de manipulación de cargas (carretilla elevador, camiones...) Respetar señalización existente.
- Proporcionar a los trabajadores Ropa de alta visibilidad (UNE-EN ISO 20471), que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que lo utilicen correctamente. Velar por su utilización.

Circulación constante de transpaletas en inmediaciones.

- Se debe acceder a las instalaciones y al puesto de trabajo por los lugares habilitados para tal fin. Deben extremarse las precauciones al desplazarse por las zonas adyacentes al puesto de trabajo.

Accidentes de tráfico y/o en desplazamiento

Están incluidos los accidentes de circulación en los que el trabajador lesionado va sobre el vehículo o recibe el impacto del mismo (privado, de empresa o transporte público) y en desplazamiento (sin implicación de un vehículo); siempre que tengan lugar en vía pública, es decir, fuera del recinto de la empresa. Se consideran tanto los que ocurran en horario laboral como los que sucedan al ir o volver del trabajo ("in itinere").

In Itínere

- Formar a los trabajadores sobre la seguridad en los desplazamientos con el objeto de prevenir accidentes in-itinere.
- Informar a los trabajadores sobre la seguridad en los desplazamientos con el objeto de prevenir accidentes in-itinere. Dejar constancia documental de su entrega.
Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Seguridad en los desplazamientos.

Exposición a agentes físicos

Cuando exista exposición continuada o prolongada a diversas formas de manifestación de la energía (ruido, vibraciones, etc.) que pudieran derivar en enfermedades profesionales.

Exposición a altos niveles de ruido.

- En función de los resultados obtenidos en anteriores mediciones se deben Realizar estudios del nivel de la exposición al ruido cada año.
- Velar por la utilización correcta del EPI: Protectores auditivos desechables o reutilizables.
utilización correcta del EPI: Protectores auditivos desechables o reutilizables.
- Consultar informes de estudio de niveles sonoros elaborado para este centro de trabajo.
- Informar a los trabajadores sobre riesgos y medidas preventivas de la exposición a ruido. Dejar constancia documental de su entrega.

Vibraciones ==> Mano-Brazo

- Verificar el mantenimiento preventivo de los equipos de trabajo susceptibles de producir vibraciones según las instrucciones del fabricante.
- Informar a los trabajadores sobre riesgos y medidas preventivas de la exposición a vibraciones mano-brazo. Dejar constancia documental de su entrega.
Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Vibraciones mano brazo.
- Formar a los trabajadores sobre riesgos y medidas preventivas de la exposición a vibraciones mano-brazo.

Exposición a agentes biológicos

Cuando exista exposición a microorganismos, con inclusión de los genéticamente modificados, cultivos celulares y endoparásitos humanos, susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad.

Manipulación de piezas de aves

- La actividad desarrollada en este sector se encuentra incluida en la lista indicativa de actividades del Anexo I del RD 664/1997, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. Esta actividad no implica la intención deliberada de manipular agentes biológicos o de utilizarlos en el trabajo de forma que las medidas preventivas se limitan a aplicar medidas higiénicas universales.
- Hacer uso de prenda cubrecabeza, uniforme de trabajo, guantes, mascarilla y calzado de industria alimentaria dotado de suela antideslizante.
- Utilizar guantes para la manipulación de los productos; siempre y cuando no suponga un problema de confort o de seguridad.- No comer, beber ni fumar en las zonas de trabajo.- No llevar a casa ropa de trabajo. La empresa se responsabilizará de lavar y descontaminar la ropa de trabajo, y en caso necesario de su destrucción. Cuando se contratasen tales operaciones con empresas idóneas al efecto, estará obligada a asegurar que la ropa y los equipos se envíen en recipientes cerrados y etiquetados con las advertencias precisas.- Se recomienda la instalación de vestuarios con doble taquilla para poder guardar separadamente la ropa de trabajo y la ropa de calle.- Es recomendable que acepte los reconocimientos médicos específicos que le ofrece la empresa, son necesarios para conocer si este riesgo produce alguna alteración de su salud.- Lave las manos y brazos con agua caliente y jabón o desinfectante adecuado antes de comer o abandonar el centro de trabajo.- Comunicar cualquier alteración que se produzca en su estado de salud. En caso de alguna herida en la piel, si puede continuar con su trabajo deberá cubrirse los cortes y las heridas con vendajes impermeables adecuados.
Recuerde que durante el ejercicio de su actividad no puede fumar, masticar goma de mascar, comer en el puesto de trabajo, estornudar o toser sobre los alimentos y cualquier otra actividad que pueda ser causa de contaminación de los alimentos.- No debe llevar puestos efectos personales que puedan entrar en contacto directo con los alimentos, como anillos, pulseras, relojes u otros objetos.
- Velar por la utilización correcta del EPI: Guantes de protección contra microorganismos: bacterias, hongos y virus (UNE-EN ISO 374-5,2 e ISO 16604)
- Velar por la utilización correcta del EPI: Capucha o capuz de protección frente a agentes biológicos (UNE-EN 14126 y UNE-EN 14605).
- Velar por la utilización correcta del EPI: Ropa de protección

Grupos 2 y 3 por diferentes vías de entrada ==> Sin intención deliberada de manipularlos

- Proteger las heridas antes de comenzar la actividad laboral.
- La empresa se responsabilizará del lavado de la ropa de trabajo o facilitará ropa desechable.
- Disponer del tiempo suficiente para el aseo personal, según recoge el RD 664/1997, después de la realización de tareas en contacto con medios que puedan vehicular agentes biológicos y siempre antes de la comida y/o antes de abandonar el trabajo.
- Prohibir comer y beber durante la realización de tareas con posible exposición a agentes biológicos
- Facilitar un lugar para guardar la ropa de trabajo y equipos de protección individual contaminados por agentes biológicos separado de la ropa personal del trabajador.

Otros riesgos

Cualquier otro tipo de riesgo no contemplado en los apartados anteriores.

Gestión PRL ==> Formación

- Formar a los trabajadores sobre los riesgos específicos de su puesto de trabajo así como de las medidas de protección y prevención aplicables.

Gestión PRL ==> Información

- Informar a los trabajadores de los riesgos de seguridad y salud en su trabajo así como de las medidas de protección y prevención aplicables. Dejar constancia documental de su entrega. Los trabajadores deberán recibir información en relación con:- Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función, y las medidas y actividades de protección y prevención aplicables.- Las medidas de emergencias adoptadas. Los trabajadores deberán firmar el registro de entrega de información.

Gestión PRL ==> EPI

- Informar a los trabajadores sobre el uso de los EPI, lugares de utilización, almacenamiento, mantenimiento y limpieza de los mismos, etc. Dejar constancia documental de su entrega. Los trabajadores durante el uso de los equipos de protección individual deberán:- Disponer del manual de instrucciones y toda la documentación informativa del EPI facilitada por el fabricante, así como seguir las instrucciones indicadas en las mismas, si no cuenta con ella solicítela a su responsable.- Conocer los riesgos contra los que protege el EPI utilizado, así como las actividades u ocasiones en las cuales se debe utilizar.- Seguir las instrucciones de la empresa para cuidar correctamente los EPI (según indicaciones del fabricante), colocarlos después de su utilización en el lugar indicado para ello, informar de inmediato a su superior jerárquico directo de cualquier defecto, anomalía o daño apreciado en el EPI utilizado que, a su juicio, pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora.- Almacenar, mantener, limpiar y desinfectar cuando proceda y reparar los EPI según las instrucciones del fabricante.- La empresa deberá reponer los EPI cuando se detecten defectos, anomalías o daños, o así se indique en las instrucciones del fabricante.- Los EPI deberán tener marcado CE y folleto informativo del fabricante.- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Equipos de Protección Individual.
- Realizar el seguimiento y control para la utilización, almacenamiento, mantenimiento, limpieza, desinfección cuando proceda y reparación de los EPI. Reponer los EPI cuando resulte necesario. Cuando se proporcionen los EPI dejar constancia mediante registro de entrega. Los EPI proporcionados deben de disponer del correspondiente marcado CE y del folleto informativo del

fabricante.

- Velar por el correcto uso de todos los EPIS que de acuerdo a la evaluación de riesgos son necesarios en este puesto de trabajo.

Contacto con superficies húmedas

- Con el fin de evitar enfermedades como la dermatitis debido a la continua manipulación de productos húmedos se recomienda el uso de guantes adecuados y un correcto cuidado de las pequeñas heridas que puedan existir en las manos. Adecuación de las ropas, el calzado u otros efectos personales que lleve el trabajador, especialmente en el tiempo de trabajo en la zona de despiece. Botas con protección térmica o paredes acolchadas. Intercalar tiempos de descanso suficientes. Alimentación adecuada para evitar hipoglucemias por alto consumo energético o por frío.

Gestión PRL ==> Vigilancia de la salud

- Garantizar a los trabajadores la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo.
- Ofrecer el reconocimiento médico a los trabajadores anualmente por escrito, de manera que puedan manifestar su consentimiento o renuncia de forma individual, según el registro de ofrecimiento para el reconocimiento médico laboral establecido en el Plan de Prevención. Dejar constancia documental.

FICHA PUESTO DE TRABAJO	
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA	
EMPRESA	AVICOLA DE GALICIA, SAU
CENTRO	Calle BARRAGANS-CAMPAÑO 34 Pontevedra (Pontevedra)
PUESTO DE TRABAJO	PRODUCCIÓN: Control de báscula-Empaquetado y embalado

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TRABAJADORAS EN SITUACIÓN DE EMBARAZO, PARTO RECIENTE O LACTANCIA

Caídas de objetos en manipulación

Incluye las caídas sobre un trabajador de objetos que se estén transportando o elevando con medios manuales o mecánicos, siempre que el accidentado sea la persona que estaba manipulando el objeto que cae.

Caída de objetos en manipulación por encima de los hombros.

- Adaptación del puesto de trabajo. Restricción de tareas que supongan un riesgo de golpes a nivel del abdomen como manipular objetos teniendo que elevar los brazos por encima de los hombros.

Golpes contra objetos inmóviles

Accidentes de trabajo que consideran al trabajador como parte dinámica, es decir con una intervención directa y activa, en la que se golpea, engancha o roza contra un objeto que no se encuentra en movimiento.

Espacio insuficiente.

- Adaptación del puesto de trabajo. Restricción de tareas que supongan un riesgo de golpes a nivel del abdomen como realizar desplazamientos frecuentes, a un ritmo elevado, con o sin carga, en espacios muy concurridos o estrechos.

Golpes o cortes por objetos o herramientas

Comprende los golpes, cortes, abrasiones y punzamientos que el trabajador recibe por acción de un objeto o herramienta siempre que actúen sobre ellos fuerzas distintas a la gravedad (no se incluyen, por lo tanto, las caídas de objetos).

Golpes a nivel del abdomen por objetos móviles, zonas de alta ocupación y tránsito.

- Adaptación del puesto de trabajo. Restricción de tareas que supongan un riesgo de golpes a nivel del abdomen debido a la proximidad de objetos móviles, trabajo en zonas de alta ocupación y tránsito.

Sobreesfuerzos

Exposición a factores de riesgo que puedan derivar en lesiones osteomusculares; manipulación manual de cargas, posturas de trabajo, movimientos repetitivos, etc.

Posturas forzadas.

- Evitar posturas forzadas o extremas al realizar la tarea mediante el rediseño del puesto de trabajo y la adaptación del mismo a las medidas, alcances y necesidades de espacio de la embarazada.

- Bajar el plano de trabajo por debajo del abdomen para la realización de tareas manuales.
- Fomentar periodos cortos de deambulación asegurándose de que las vías de circulación son seguras, anchas y sin obstáculos.
- Sentarse en un ángulo de 110º para evitar la compresión fetal en sedestación.
- Disponer de reposapiés en los trabajos sentados y de pie.
- Reducir o suprimir el trabajo nocturno y a turno ya que es un agravante de la carga de trabajo.
- Evitar puestos de trabajo con ritmos impuestos.

Manipulación manual de cargas (menos de 4 veces por hora). Más de 10 kilos.

- Limitar los trabajos cuya actividad implique realizar manipulación de cargas de más de 10 kilos (menos de 4 veces por hora) a partir de las semanas de gestación que para estos riesgos determine la entidad colaboradora y/o el criterio médico correspondiente en base a la guía elaborada por la SEGO, INSS y AMAT.

Manipulación manual de cargas (4 o más veces por hora). De 4 a 10 kilos.

- Limitar los trabajos cuya actividad implique realizar manipulación de cargas de 4 a 10 kilos (4 o más veces por hora) a partir de las semanas de gestación que para estos riesgos determine la entidad colaboradora y/o el criterio médico correspondiente en base a la guía elaborada por la SEGO, INSS y AMAT.

Posturas forzadas. Bipedestación ininterrumpida y estática (más de 2 horas de trabajo efectivo por jornada)

- Limitar los trabajos de bipedestación de forma ininterrumpida y estática (más de 2 horas por jornada) a partir de las semanas de gestación que para estos riesgos determine la entidad colaboradora y/o el criterio médico correspondiente en base a la guía elaborada por la SEGO, INSS y AMAT.

Estrés térmico

Accidentes causados por alteraciones fisiológicas al encontrarse el trabajador en un ambiente excesivamente frío o caliente.

Exposición a calor.

- Limitar los trabajos en condiciones de temperatura extrema (cuando el Índice WBGT es superior a 33º C y siendo necesario cruzar con las tablas de consumo metabólico cuando el índice se encuentre entre 25 y 33º C, donde las cifras por consumo metabólico variarán en función del ritmo de trabajo, % de cada hora dedicada al trabajo)

Exposición a frío.

- Limitar los trabajos en presencia de frío extremo o exposición mantenida a frío intenso. Los trabajos en cámaras de congelación no están diseñados para trabajadoras embarazadas.

Exposición a agentes físicos

Cuando exista exposición continuada o prolongada a diversas formas de manifestación de la energía (ruido, vibraciones, etc.) que pudieran derivar en enfermedades profesionales.

Exposición a ruido

- Si no se han podido tomar medidas organizativas, la gestante no podrá estar expuesta a niveles superiores de $L_{Aeq,d}=80\text{dB(A)}$ y $L_{pico}=135\text{ dB(C)}$. En el caso de superarse este valor se retirará del puesto de trabajo a la semana 20 de gestación, ya que los protectores auditivos sólo protegen a la trabajadora pero no al feto.

Exposiciones a vibraciones mano brazo

- Por principio de precaución, es recomendable evitar la exposición de embarazadas a vibraciones debidas a herramientas manuales de grandes dimensiones con valores en las mediciones superiores a los límites establecidos. Se deberá disponer de la medición A (8) para valorar el riesgo real por vibraciones, por lo cual se solicitará sistemáticamente este dato a empresa y/o Servicio de Prevención con la siguiente pauta de interpretación. Para vibraciones mano-brazo si $A(8) > 2,5\text{ m/s}^2$: se deberá apartar a la embarazada de su lugar de trabajo desde el momento de la solicitud. Por debajo de estos límites no existe riesgo.

Exposición a agentes biológicos

Cuando exista exposición a microorganismos, con inclusión de los genéticamente modificados, cultivos celulares y endoparásitos humanos, susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad.

Exposición agente biológico Fiebre Q en trabajos de Veterinarias, explotaciones agrícolas y ganaderas, mataderos y trabajadoras industria láctea. Trabajadores de laboratorio.

- Determinación serológica (IgG). Separación del puesto de trabajo si el resultado es seronegativa.

Exposición agente biológico Toxoplasmosis en Veterinarias, ganaderas, agricultores, horticultoras, mataderos, horticultoras, mantenimiento de suelos y jardines

- La condición de embarazo de una trabajadora expuesta no presupone la existencia de riesgo. Debe ser valorado el puesto de trabajo y el estado de inmunidad de la embarazada. La determinación de anticuerpos, mediante una analítica, informará del estado de inmunización de la trabajadora expuesta y, por tanto, de la existencia o no de riesgo. Las trabajadoras gestantes con serología negativa en ocupaciones de riesgo en las que manipulen excrementos de gato y material infectado de origen animal (mataderos, veterinarias) o puedan estar en contacto con tierra contaminada (agricultura y jardinería) deben ser apartadas del puesto de trabajo, al igual que hasta que no se determine su estado inmune, cuando existe sospecha razonable de riesgo de exposición.