

RadioPack France

Pack Normandie v0.3.1

Codeplug CHIRP pour Quansheng UV-K5 - 139 memoires - reception seule

Cette version ajoute deux canaux d'appel radioamateur et quinze sorties de relais ou voies de transpondeurs analogiques verifiees en Normandie. Les plages de memoires restent separees par categorie pour faciliter la navigation sur le poste.

Organisation des memoires

Categorie	Memoires	Positions
PMR446	16	0-15
VHF marine	90	20-109
APRS / ISS	6	120-125
Aviation	10	130-139
Appels amateur	2	150-151
Relais analogiques	15	160-174
Total	139	0-174 avec intervalles

Important : toutes les lignes du CSV public utilisent **Duplex=off**. Ce guide ne constitue ni une autorisation d'emettre, ni une homologation du UV-K5 pour les services PMR446, maritime ou aeronautique.

Relais analogiques verifiés

La liste suivante reprend uniquement des sorties de relais ou voies d'ecoute de transpondeurs analogiques publiees par le REF ou par les associations gestionnaires. Aucune tonalite d'accès n'est appliquee en reception.

Memoire	Nom	Frequence	Mode	Description
160	50-F5ZHY	145.687500	NFM	F5ZHY Mont Robin (Manche) - sortie relais FM VHF - RX seule - ARA50 2026
161	50-F1ZOV	430.375000	NFM	F1ZOV Cherbourg (Manche) - sortie relais FM UHF - RX seule - ARA50 2026
162	50-F1ZBL	145.250000	NFM	F1ZBL Cherbourg - acces transparent vers F5ZHY - RX seule - ARA50 2026
163	14-F5ZBF	145.325000	NFM	F5ZBF Jurques (Calvados) - actif, sortie FM VHF - RX seule - REF 2026
164	14-F5ZWC	430.025000	NFM	F5ZWC Jurques (Calvados) - actif, sortie FM UHF - RX seule - REF 2026
165	76-F5ZEV	145.725000	NFM	F5ZEV Le Havre - relais FM VHF en prototype - RX seule - SHTSF 2026
166	76-F1ZRW	430.075000	NFM	F1ZRW Le Havre - sortie analogique d'un relais mixte - RX seule - SHTSF 2026
167	76-F1ZIBV	145.237500	NFM	F1ZIB Le Havre - voie VHF du transpondeur - RX seule - SHTSF/REF 2026
168	76-F1ZIBU	432.800000	NFM	F1ZIB Le Havre - voie UHF du transpondeur - RX seule - SHTSF/REF 2026
169	76-F1ZUE	145.787500	NFM	F1ZUE Dieppe - relais VHF actif, Echolink - RX seule - F8KII 2026
170	76-F6ZDK	145.600000	NFM	F6ZDK Rouen-Bihorel - sortie relais VHF - RX seule - F8KII 2026
171	76-F1ZFRV	145.587500	NFM	F1ZFR Fecamp - voie VHF transpondeur analogique actif - RX seule - REF 2026
172	76-F1ZFRU	432.587500	NFM	F1ZFR Fecamp - voie UHF transpondeur analogique actif - RX seule - REF 2026
173	76-F5ZWT	430.225000	NFM	F5ZWT Etretat - relais FM UHF actif - RX seule - REF 2026
174	53-F6ZCE	145.700000	NFM	F6ZCE Pré-en-Pail / Mont des Avaloirs (Mayenne) - sortie relais FM VHF - RX seule - REF 2026

Liste complete des memoires

PMR446 - memoires 0 a 15

Mem.	Nom	Frequence MHz	Mode	Pas	Description
0	PMR01	446.006250	NFM	12.50	PMR446 canal 01 - reception seule dans l'export public
1	PMR02	446.018750	NFM	12.50	PMR446 canal 02 - reception seule dans l'export public
2	PMR03	446.031250	NFM	12.50	PMR446 canal 03 - reception seule dans l'export public
3	PMR04	446.043750	NFM	12.50	PMR446 canal 04 - reception seule dans l'export public
4	PMR05	446.056250	NFM	12.50	PMR446 canal 05 - reception seule dans l'export public
5	PMR06	446.068750	NFM	12.50	PMR446 canal 06 - reception seule dans l'export public
6	PMR07	446.081250	NFM	12.50	PMR446 canal 07 - reception seule dans l'export public
7	PMR08	446.093750	NFM	12.50	PMR446 canal 08 - reception seule dans l'export public
8	PMR09	446.106250	NFM	12.50	PMR446 canal 09 - reception seule dans l'export public
9	PMR10	446.118750	NFM	12.50	PMR446 canal 10 - reception seule dans l'export public
10	PMR11	446.131250	NFM	12.50	PMR446 canal 11 - reception seule dans l'export public
11	PMR12	446.143750	NFM	12.50	PMR446 canal 12 - reception seule dans l'export public
12	PMR13	446.156250	NFM	12.50	PMR446 canal 13 - reception seule dans l'export public
13	PMR14	446.168750	NFM	12.50	PMR446 canal 14 - reception seule dans l'export public
14	PMR15	446.181250	NFM	12.50	PMR446 canal 15 - reception seule dans l'export public
15	PMR16	446.193750	NFM	12.50	PMR446 canal 16 - reception seule dans l'export public

VHF marine - memoires 20 a 109

Mem.	Nom	Frequence MHz	Mode	Pas	Description
20	M01-S	156.050000	NFM	25.00	VHF marine canal 01 - cote navire, reception seule
21	M01-C	160.650000	NFM	25.00	VHF marine canal 01 - cote station cotiere, reception seule
22	M02-S	156.100000	NFM	25.00	VHF marine canal 02 - cote navire, reception seule
23	M02-C	160.700000	NFM	25.00	VHF marine canal 02 - cote station cotiere, reception seule

Mem.	Nom	Frequence MHz	Mode	Pas	Description
24	M03-S	156.150000	NFM	25.00	VHF marine canal 03 - cote navire, reception seule
25	M03-C	160.750000	NFM	25.00	VHF marine canal 03 - cote station cotiere, reception seule
26	M04-S	156.200000	NFM	25.00	VHF marine canal 04 - cote navire, reception seule
27	M04-C	160.800000	NFM	25.00	VHF marine canal 04 - cote station cotiere, reception seule
28	M05-S	156.250000	NFM	25.00	VHF marine canal 05 - cote navire, reception seule
29	M05-C	160.850000	NFM	25.00	VHF marine canal 05 - cote station cotiere, reception seule
30	M06	156.300000	NFM	25.00	VHF marine canal 06 - simplex, reception seule
31	M07-S	156.350000	NFM	25.00	VHF marine canal 07 - cote navire, reception seule
32	M07-C	160.950000	NFM	25.00	VHF marine canal 07 - cote station cotiere, reception seule
33	M08	156.400000	NFM	25.00	VHF marine canal 08 - simplex, reception seule
34	M09	156.450000	NFM	25.00	VHF marine canal 09 - simplex, reception seule
35	M10	156.500000	NFM	25.00	VHF marine canal 10 - simplex, reception seule
36	M11	156.550000	NFM	25.00	VHF marine canal 11 - simplex, reception seule
37	M12	156.600000	NFM	25.00	VHF marine canal 12 - simplex, reception seule
38	M13	156.650000	NFM	25.00	VHF marine canal 13 - simplex, reception seule
39	M14	156.700000	NFM	25.00	VHF marine canal 14 - simplex, reception seule
40	M15	156.750000	NFM	25.00	VHF marine canal 15 - simplex, reception seule
41	M16	156.800000	NFM	25.00	VHF marine canal 16 - detresse, securite et appel, reception seule
42	M17	156.850000	NFM	25.00	VHF marine canal 17 - simplex, reception seule
43	M18-S	156.900000	NFM	25.00	VHF marine canal 18 - cote navire, reception seule
44	M18-C	161.500000	NFM	25.00	VHF marine canal 18 - cote station cotiere, reception seule
45	M19-S	156.950000	NFM	25.00	VHF marine canal 19 - cote navire, reception seule
46	M19-C	161.550000	NFM	25.00	VHF marine canal 19 - cote station cotiere, reception seule
47	M20-S	157.000000	NFM	25.00	VHF marine canal 20 - cote navire, reception seule
48	M20-C	161.600000	NFM	25.00	VHF marine canal 20 - cote station cotiere, reception seule
49	M21-S	157.050000	NFM	25.00	VHF marine canal 21 - cote navire, reception seule

Mem.	Nom	Frequence MHz	Mode	Pas	Description
50	M21-C	161.650000	NFM	25.00	VHF marine canal 21 - cote station cotiere, reception seule
51	M22-S	157.100000	NFM	25.00	VHF marine canal 22 - cote navire, reception seule
52	M22-C	161.700000	NFM	25.00	VHF marine canal 22 - cote station cotiere, reception seule
53	M23-S	157.150000	NFM	25.00	VHF marine canal 23 - cote navire, reception seule
54	M23-C	161.750000	NFM	25.00	VHF marine canal 23 - cote station cotiere, reception seule
55	M24-S	157.200000	NFM	25.00	VHF marine canal 24 - cote navire, reception seule
56	M24-C	161.800000	NFM	25.00	VHF marine canal 24 - cote station cotiere, reception seule
57	M25-S	157.250000	NFM	25.00	VHF marine canal 25 - cote navire, reception seule
58	M25-C	161.850000	NFM	25.00	VHF marine canal 25 - cote station cotiere, reception seule
59	M26-S	157.300000	NFM	25.00	VHF marine canal 26 - cote navire, reception seule
60	M26-C	161.900000	NFM	25.00	VHF marine canal 26 - cote station cotiere, reception seule
61	M27-S	157.350000	NFM	25.00	VHF marine canal 27 - cote navire, reception seule
62	M27-C	161.950000	NFM	25.00	VHF marine canal 27 - cote station cotiere, reception seule
63	M28-S	157.400000	NFM	25.00	VHF marine canal 28 - cote navire, reception seule
64	M28-C	162.000000	NFM	25.00	VHF marine canal 28 - cote station cotiere, reception seule
65	M60-S	156.025000	NFM	25.00	VHF marine canal 60 - cote navire, reception seule
66	M60-C	160.625000	NFM	25.00	VHF marine canal 60 - cote station cotiere, reception seule
67	M61-S	156.075000	NFM	25.00	VHF marine canal 61 - cote navire, reception seule
68	M61-C	160.675000	NFM	25.00	VHF marine canal 61 - cote station cotiere, reception seule
69	M62-S	156.125000	NFM	25.00	VHF marine canal 62 - cote navire, reception seule
70	M62-C	160.725000	NFM	25.00	VHF marine canal 62 - cote station cotiere, reception seule
71	M63-S	156.175000	NFM	25.00	VHF marine canal 63 - cote navire, reception seule
72	M63-C	160.775000	NFM	25.00	VHF marine canal 63 - cote station cotiere, reception seule
73	M64-S	156.225000	NFM	25.00	VHF marine canal 64 - cote navire, reception seule
74	M64-C	160.825000	NFM	25.00	VHF marine canal 64 - cote station cotiere, reception seule
75	M65-S	156.275000	NFM	25.00	VHF marine canal 65 - cote navire, reception seule

Mem.	Nom	Frequence MHz	Mode	Pas	Description
76	M65-C	160.875000	NFM	25.00	VHF marine canal 65 - cote station cotiere, reception seule
77	M66-S	156.325000	NFM	25.00	VHF marine canal 66 - cote navire, reception seule
78	M66-C	160.925000	NFM	25.00	VHF marine canal 66 - cote station cotiere, reception seule
79	M67	156.375000	NFM	25.00	VHF marine canal 67 - simplex, reception seule
80	M68	156.425000	NFM	25.00	VHF marine canal 68 - simplex, reception seule
81	M69	156.475000	NFM	25.00	VHF marine canal 69 - simplex, reception seule
82	M70	156.525000	NFM	25.00	VHF marine canal 70 - ASN/DSC numerique, reception seule
83	M71	156.575000	NFM	25.00	VHF marine canal 71 - simplex, reception seule
84	M72	156.625000	NFM	25.00	VHF marine canal 72 - simplex, reception seule
85	M73	156.675000	NFM	25.00	VHF marine canal 73 - simplex, reception seule
86	M74	156.725000	NFM	25.00	VHF marine canal 74 - simplex, reception seule
87	M75	156.775000	NFM	25.00	VHF marine canal 75 - simplex, reception seule
88	M76	156.825000	NFM	25.00	VHF marine canal 76 - simplex, reception seule
89	M77	156.875000	NFM	25.00	VHF marine canal 77 - simplex, reception seule
90	M78-S	156.925000	NFM	25.00	VHF marine canal 78 - cote navire, reception seule
91	M78-C	161.525000	NFM	25.00	VHF marine canal 78 - cote station cotiere, reception seule
92	M79-S	156.975000	NFM	25.00	VHF marine canal 79 - cote navire, reception seule
93	M79-C	161.575000	NFM	25.00	VHF marine canal 79 - cote station cotiere, reception seule
94	M80-S	157.025000	NFM	25.00	VHF marine canal 80 - cote navire, reception seule
95	M80-C	161.625000	NFM	25.00	VHF marine canal 80 - cote station cotiere, reception seule
96	M81-S	157.075000	NFM	25.00	VHF marine canal 81 - cote navire, reception seule
97	M81-C	161.675000	NFM	25.00	VHF marine canal 81 - cote station cotiere, reception seule
98	M82-S	157.125000	NFM	25.00	VHF marine canal 82 - cote navire, reception seule
99	M82-C	161.725000	NFM	25.00	VHF marine canal 82 - cote station cotiere, reception seule
100	M83-S	157.175000	NFM	25.00	VHF marine canal 83 - cote navire, reception seule
101	M83-C	161.775000	NFM	25.00	VHF marine canal 83 - cote station cotiere, reception seule

Mem.	Nom	Frequence MHz	Mode	Pas	Description
102	M84-S	157.225000	NFM	25.00	VHF marine canal 84 - cote navire, reception seule
103	M84-C	161.825000	NFM	25.00	VHF marine canal 84 - cote station cotiere, reception seule
104	M85-S	157.275000	NFM	25.00	VHF marine canal 85 - cote navire, reception seule
105	M85-C	161.875000	NFM	25.00	VHF marine canal 85 - cote station cotiere, reception seule
106	M86-S	157.325000	NFM	25.00	VHF marine canal 86 - cote navire, reception seule
107	M86-C	161.925000	NFM	25.00	VHF marine canal 86 - cote station cotiere, reception seule
108	AIS1	161.975000	NFM	25.00	AIS 1 / canal 87B - donnees numeriques, reception seule
109	AIS2	162.025000	NFM	25.00	AIS 2 / canal 88B - donnees numeriques, reception seule

APRS et ISS - memoires 120 a 125

Mem.	Nom	Frequence MHz	Mode	Pas	Description
120	APRS-1448	144.800000	NFM	12.50	APRS terrestre Europe - reception seule
121	ISS-VOICE	145.800000	FM	5.00	ISS voix descendante mondiale - reception seule
122	ISS-PKT-V	145.825000	FM	5.00	ISS packet/APRS VHF - reception seule
123	ISS-REP	437.800000	FM	5.00	ISS repeteur - frequence descendante, reception seule
124	ISS-PKT-U	437.825000	FM	5.00	ISS packet UHF - reception seule
125	ISS-SSTV	437.550000	FM	5.00	ISS SSTV UHF lorsque le service est actif - reception seule

Aviation Normandie - memoires 130 a 139

Mem.	Nom	Frequence MHz	Mode	Pas	Description
130	AIR-EMERG	121.500000	AM	8.33	Aviation - frequence internationale d'urgence, reception seule
131	CAEN-GND	121.790000	AM	8.33	Caen-Carpiquet sol - SIA eAIP 11 juin 2026
132	CAEN-TWR	134.530000	AM	8.33	Caen-Carpiquet tour / A-A - SIA eAIP 11 juin 2026
133	CAEN-ATIS	123.080000	AM	8.33	Caen-Carpiquet ATIS - SIA eAIP 11 juin 2026
134	DVL-TWR	118.305000	AM	8.33	Deauville tour/sol/A-A - SIA eAIP 11 juin 2026
135	DVL-ATIS	119.180000	AM	8.33	Deauville ATIS - SIA eAIP 11 juin 2026

Mem.	Nom	Frequence MHz	Mode	Pas	Description
136	CHER-AFIS	119.630000	AM	8.33	Cherbourg-Manche AFIS/A-A - SIA eAIP 11 juin 2026
137	LEH-AFIS	135.205000	AM	8.33	Le Havre-Octeville AFIS/A-A - SIA eAIP 11 juin 2026
138	ROUEN-TWR	120.200000	AM	8.33	Rouen Vallee-de-Seine tour/A-A - SIA eAIP 11 juin 2026
139	ROUEN-ATIS	120.730000	AM	8.33	Rouen Vallee-de-Seine ATIS - SIA eAIP 11 juin 2026

Canaux d'appel radioamateur - memoires 150 a 151

Mem.	Nom	Frequence MHz	Mode	Pas	Description
150	CALL-VHF	145.500000	NFM	12.50	Appel FM 2 m - plan de bande REF/IARU Region 1 - reception seule
151	CALL-UHF	433.500000	NFM	12.50	Appel FM mobile 70 cm - plan de bande REF/IARU Region 1 - reception seule

Relais analogiques Normandie - memoires 160 a 174

Mem.	Nom	Frequence MHz	Mode	Pas	Description
160	50-F5ZHY	145.687500	NFM	12.50	F5ZHY Mont Robin (Manche) - sortie relais FM VHF - RX seule - ARA50 2026
161	50-F1ZOV	430.375000	NFM	12.50	F1ZOV Cherbourg (Manche) - sortie relais FM UHF - RX seule - ARA50 2026
162	50-F1ZBL	145.250000	NFM	12.50	F1ZBL Cherbourg - acces transparent vers F5ZHY - RX seule - ARA50 2026
163	14-F5ZBF	145.325000	NFM	12.50	F5ZBF Jurques (Calvados) - actif, sortie FM VHF - RX seule - REF 2026
164	14-F5ZWC	430.025000	NFM	12.50	F5ZWC Jurques (Calvados) - actif, sortie FM UHF - RX seule - REF 2026
165	76-F5ZEV	145.725000	NFM	12.50	F5ZEV Le Havre - relais FM VHF en prototype - RX seule - SHTSF 2026
166	76-F1ZRW	430.075000	NFM	12.50	F1ZRW Le Havre - sortie analogique d'un relais mixte - RX seule - SHTSF 2026
167	76-F1ZIBV	145.237500	NFM	12.50	F1ZIB Le Havre - voie VHF du transpondeur - RX seule - SHTSF/REF 2026
168	76-F1ZIBU	432.800000	NFM	12.50	F1ZIB Le Havre - voie UHF du transpondeur - RX seule - SHTSF/REF 2026
169	76-F1ZUE	145.787500	NFM	12.50	F1ZUE Dieppe - relais VHF actif, Echolink - RX seule - F8KII 2026
170	76-F6ZDK	145.600000	NFM	12.50	F6ZDK Rouen-Bihorel - sortie relais VHF - RX seule - F8KII 2026
171	76-F1ZFRV	145.587500	NFM	12.50	F1ZFR Fecamp - voie VHF transpondeur analogique actif - RX seule - REF 2026
172	76-F1ZFRU	432.587500	NFM	12.50	F1ZFR Fecamp - voie UHF transpondeur analogique actif - RX seule - REF 2026
173	76-F5ZWT	430.225000	NFM	12.50	F5ZWT Etretat - relais FM UHF actif - RX seule - REF 2026

Mem.	Nom	Frequence MHz	Mode	Pas	Description
174	53-F6ZCE	145.700000	NFM	12.50	F6ZCE Pré-en-Pail / Mont des Avaloirs (Mayenne) - sortie relais FM VHF - RX seule - REF 2026

Sources principales

Relais Manche : ARA50, page mise a jour en 2026.

Relais Calvados et Seine-Maritime : tableau des relais du REF, mise a jour mai 2026.

Le Havre : SHTSF, page des relais.

Dieppe et Rouen : radio-club F8KII.

Plans de bande : Commission THF du REF pour 144-146 MHz et 430-440 MHz.

Les etats des relais peuvent changer. Une mise a jour de RadioPack France doit toujours conserver la date de verification et la source de chaque groupe de donnees.

Procedure CHIRP

1. Lire d'abord la radio avec CHIRP et sauvegarder l'image d'origine. 2. Importer le CSV Normandie v0.3. 3. Verifier les positions et les modes. 4. Ecrire vers la radio. 5. Tester d'abord la reception sans activer l'emission.