

POS Super V8

PANDUAN PENGGUNA LENGKAP

Aplikasi Kasir (POS) + PPOB + Manajemen Multi-Cabang
Untuk Kasir · Kepala Toko · Admin/Owner

Isi panduan:

1. Panduan Kasir
2. Panduan Kepala Toko
3. Panduan Admin / Owner
4. Cara Build Aplikasi (Windows EXE & Android APK)
5. Server Lisensi & Langganan

Daftar Isi

Sekilas Aplikasi & Peran Pengguna

BAGIAN 1 — Panduan Kasir

BAGIAN 2 — Panduan Kepala Toko

BAGIAN 3 — Panduan Admin / Owner

BAGIAN 4 — Cara Build Aplikasi (EXE & APK)

BAGIAN 5 — Server Lisensi & Langganan

Lampiran — Login Default & Pemecahan Masalah

Cara memakai panduan ini

Setiap peran (Kasir, Kepala Toko, Admin) punya bagiannya sendiri. Berikan bagian yang sesuai kepada masing-masing staf. Bagian 4 & 5 bersifat teknis, untuk pemilik atau teknisi yang menyiapkan aplikasi.

Sekilas Aplikasi & Peran

POS Super V8 adalah aplikasi kasir (Point of Sale) modern untuk toko/warung yang juga melayani PPOB (token listrik PLN & tagihan air PDAM), mendukung banyak cabang, dan bekerja di komputer Windows maupun HP Android. Aplikasi bisa dipakai tanpa internet (offline) untuk transaksi harian; internet hanya diperlukan untuk aktivasi lisensi dan cek pembaruan.

Tiga Peran Pengguna

Peran	Untuk siapa	Hak akses utama
Kasir	Staf/pegawai toko	Transaksi jual-beli, PPOB, cetak struk, lihat barang. Tidak bisa ubah harga master, hapus data, atau buka laporan penuh.
Kepala Toko	Supervisor cabang	Semua akses Kasir + koreksi transaksi (batal/retur/kurang bayar), lihat laporan cabang, kelola stok.
Admin / Owner	Pemilik usaha	Akses PENUH: semua cabang, master barang, harga, pengguna, lisensi, backup, pengaturan, laporan lintas cabang.

Cara berpindah peran

Di pojok kanan atas aplikasi ada tombol pemilih peran. Berpindah ke peran lebih tinggi (Kepala Toko / Admin) meminta PIN. Ini menjaga agar kasir tidak bisa membuka menu sensitif tanpa izin.

1

Panduan Kasir

Melayani penjualan, PPOB, dan mencetak struk dengan cepat & benar.

1. Panduan Kasir

1.1 Masuk (Login)

1. Buka aplikasi POS Super V8.
2. Pilih nama pengguna Anda, lalu masukkan PIN.
3. Login default kasir: pengguna 'kasir1', PIN '0000' (segera minta Admin menggantinya).

Penting soal PIN

Jangan bagikan PIN Anda. Semua transaksi tercatat atas nama pengguna yang login, jadi PIN adalah tanggung jawab Anda.

1.2 Menjual Barang (Kasir)

1. Buka menu Kasir (ikon di navigasi bawah).
2. Scan barcode barang dengan alat scanner, ATAU ketik nama/barcode lalu tekan Enter.
3. Barang masuk ke keranjang. Ubah jumlah (qty) bila perlu.
4. Klik BAYAR. Masukkan jumlah uang dari pembeli — kembalian dihitung otomatis.
5. Pilih metode bayar (Tunai / QRIS / lainnya), lalu selesaikan. Struk tercetak otomatis.

Uji coba QRIS

Pembeli scan QR di layar, lalu kasir menekan 'Sudah Bayar' HANYA setelah dana benar-benar masuk. Catatan penting: pemilik toko tidak bisa membayar QR tokonya sendiri memakai akunnya sendiri (diblokir aturan QRIS). Untuk menguji, minta orang lain scan pakai akun DANA/OVO/GoPay/m-banking berbeda. Bagi pembeli biasa, QRIS selalu berfungsi normal.

Barang belum terdaftar saat discan?

Akan muncul pilihan 'Daftar Kilat & Jual': cukup isi Nama + Harga, barcode dibuat otomatis, dan barang langsung terjual. Ada juga opsi 'Jual Sekali' untuk barang yang tidak perlu disimpan ke database.

1.3 Scanner Barcode — Otomatis

Scanner barcode USB/Bluetooth bekerja seperti keyboard: colok/pair sekali, lalu tinggal scan. Aplikasi otomatis mengarahkan kursor ke kolom scan saat Anda di menu Kasir, jadi hasil scan langsung masuk. Pastikan kursor berada di kolom scan bila mengetik manual.

1.4 Layanan PPOB (PLN & PDAM)

- PLN: buka menu PLN, masukkan ID Pelanggan, cek tagihan/nominal, lalu proses & cetak.
- PDAM: buka menu PDAM, masukkan Nomor Pelanggan, cek tagihan, proses & cetak.
- BARU: menu PLN & PDAM kini punya pilihan Metode Pembayaran (Tunai / QRIS / Transfer / Debit-Kredit) seperti Kasir. Metode ikut tercetak di struk & tercatat di riwayat.

Biaya admin sudah bisa diatur oleh Admin. Kasir cukup memasukkan data pelanggan, memilih metode bayar, dan mencetak bukti.

1.5 Mencetak Struk

- Struk tercetak otomatis setiap transaksi selesai (mode kasir).
- Struk kini lebih ringkas: tulisan 'SCAN QRIS UNTUK BAYAR' & barcode di struk dihilangkan (QR untuk pembeli tampil di Layar Pelanggan).
- Jika printer tidak keluar kertas: cek printer menyala, kertas ada, dan sudah terhubung (menu Printer).
- Printer thermal 80mm didukung penuh (lebar 42 karakter).

1.6 Pesanan Tertunda (Hold)

Bila pembeli menunda pembayaran, Anda bisa menyimpan keranjang sebagai 'Pesanan Tertunda' dan melayani pembeli berikutnya. Pesanan lama bisa dipanggil kembali kapan saja.

1.7 Yang TIDAK bisa dilakukan Kasir

- Mengubah harga/HPP master barang.
- Menghapus transaksi atau membatalkan transaksi yang sudah tercetak.
- Membuka laporan keuangan lengkap & pengaturan sistem.

Untuk hal-hal di atas, mintalah Kepala Toko atau Admin. Ini demi keamanan dan mencegah kesalahan.

Koreksi uang kurang / salah

Jika terjadi kekurangan uang atau kesalahan, JANGAN hapus transaksi. Laporkan ke Kepala Toko/Admin yang punya menu koreksi resmi (stok tetap otomatis tercatat & ada jejak audit).

2

Panduan Kepala Toko

Mengawasi cabang, mengoreksi transaksi, dan menjaga stok akurat.

2. Panduan Kepala Toko

Kepala Toko memiliki semua kemampuan Kasir, ditambah wewenang mengawasi dan mengoreksi. Berpindah ke peran Kepala Toko lewat tombol pilih peran (pojok kanan atas) dan masukkan PIN.

2.1 Koreksi Transaksi (fitur utama)

Tersedia tiga jenis koreksi yang aman dan tercatat (audit trail):

Jenis	Kapan dipakai	Efek
Batal (Void)	Transaksi salah / batal beli	Stok barang dikembalikan otomatis. Transaksi TIDAK dihitung di omzet, tetapi TETAP tersimpan sebagai bukti.
Retur	Barang dikembalikan pembeli	Stok bertambah sesuai barang retur, nilai penjualan disesuaikan.
Kurang Bayar	Uang pembeli kurang / dicicil	Dicatat sebagai piutang. Stok tetap keluar. Tidak mengirim WhatsApp otomatis.

Aturan koreksi

Transaksi yang sudah tercetak TIDAK boleh dihapus — hanya dikoreksi. Setiap koreksi mewajibkan alasan, dan tercatat lengkap di Laporan Koreksi Transaksi.

2.2 Manajemen Stok

- Stok Masuk: catat pembelian/restock barang agar stok bertambah.
- Stok Opname: sesuaikan stok fisik dengan sistem (koreksi selisih).
- Kartu Stok: lihat riwayat mutasi tiap barang (masuk, keluar, koreksi).

2.3 Laporan Cabang

- Omzet per hari, produk terlaris, rincian per metode bayar.
- Laporan Koreksi Transaksi: pantau semua pembatalan/retur/piutang.
- Peringatan stok menipis, agar restock tepat waktu.

2.4 Dashboard Pengawasan

Menu Beranda menampilkan kinerja kasir hari ini dan peringatan stok. Gunakan ini untuk memantau operasional cabang secara sekilas setiap hari.

2.5 Tanggung Jawab

- Memastikan setiap koreksi diberi alasan yang jelas.
- Menjaga stok akurat lewat opname berkala.
- Melapor ke Admin/Owner untuk hal lintas cabang atau perubahan harga master.

3

Panduan Admin / Owner

Kendali penuh: cabang, barang, harga, pengguna, lisensi, dan data.

3. Panduan Admin / Owner

Admin/Owner memegang kendali penuh atas seluruh sistem dan semua cabang. Login default: pengguna 'admin', PIN '1234'. WAJIB diganti setelah pemasangan pertama.

Langkah pertama setelah install

1) Ganti PIN admin default. 2) Isi Nama & alamat toko. 3) Tambahkan barang di Master Barang. 4) Buat akun untuk kasir & kepala toko. 5) Aktifkan lisensi.

3.1 Master Barang Terpusat

- Tambah/ubah/hapus barang: nama, barcode, harga jual, HPP (modal), stok.
- Data barang terpusat dan bisa dipakai lintas cabang.
- Bisa ekspor daftar barang ke CSV.

3.2 Multi-Cabang

- Tambah Cabang Baru, atur profil tiap cabang (nama, alamat, tema).
- Editor Model Struk per cabang (logo/teks header-footer struk).
- Pindah cabang aktif dari layar utama.

3.3 Manajemen Pengguna & Hak Akses

1. Buka Pengaturan → Manajemen Pengguna.
2. Klik '+ Akun Baru', isi nama pengguna, PIN, peran (kasir/kepala/admin), dan cabang.
3. Kasir & Kepala Toko dikunci ke cabangnya; Admin bebas memilih cabang.

3.4 Lisensi Aplikasi

- Buka Pengaturan → Lisensi Aplikasi.
- Tempel kunci lisensi (POSV8....) lalu klik Aktifkan.
- Status aktif, tipe, dan masa berlaku ditampilkan di sini.

Detail pembelian & perpanjangan langganan ada di Bagian 5.

3.5 Pengaturan Penting Lainnya

- Pembayaran QRIS (dinamis) — QRIS semi-otomatis, kasir konfirmasi manual, tanpa server.
- Layar Pelanggan (Customer Display) — bisa di-on/off, tampil di monitor kedua secara otomatis.
- Biaya admin PLN/PDAM — atur nominal admin PPOB.
- Pemulihan Password — kirim token via WhatsApp untuk reset PIN.
- Notifikasi pembaruan aplikasi (update in-app).

3.6 Backup & Restore Data

Rutin backup!

Buka Pengaturan → Backup & Restore untuk mengekspor seluruh data ke file. Simpan berkala (mis. tiap minggu) di tempat aman. Restore mengganti data saat ini dengan isi backup — lakukan hati-hati.

3.7 Layar Pelanggan (Otomatis ke Monitor Kedua)

Layar Pelanggan menampilkan daftar belanja, total, dan QRIS di monitor/TV kedua yang menghadap pembeli — pembeli tidak melihat aktivitas kasir. Isinya sinkron real-time dengan keranjang kasir (via saluran internal, tanpa kabel/pairing).

1. Sambungkan monitor/TV kedua ke komputer.
2. Tekan Windows + P, pilih 'Perluas' (Extend) — JANGAN 'Duplikat'.
3. Pengaturan → Layar Pelanggan → Aktifkan → 'Buka Layar Pelanggan'.
4. Versi EXE otomatis membuka tampilan pelanggan di monitor kedua secara layar penuh.

Layar kedua sama dengan kasir?

Itu tanda mode 'Duplikat' (Mirror) — kedua layar dipaksa identik. Ubah ke 'Perluas' (Extend) lewat Windows + P agar kasir & pelanggan tampil berbeda. Versi EXE juga memperingatkan otomatis bila mendeteksi mode Duplikat.

Mode NIRKABEL — tablet/HP/TV lain via WiFi toko

Versi EXE bisa menampilkan Layar Pelanggan di perangkat TERPISAH (tablet/HP/TV ber-browser) lewat WiFi toko, tanpa kabel & tanpa internet.

1. Komputer kasir & tablet pelanggan harus di WiFi toko yang SAMA.
2. Pengaturan → Layar Pelanggan → 'Nyalakan Server WiFi'. Klik 'Izinkan akses' bila muncul Windows Firewall.
3. Aplikasi menampilkan alamat (mis. <http://192.168.1.5:9100>) + QR.
4. Di tablet/TV, buka alamat itu di browser atau scan QR — layar langsung sinkron otomatis.

4

Cara Build Aplikasi

Mengubah kode menjadi installer Windows (EXE) & aplikasi Android (APK).

4. Cara Build Aplikasi

Untuk siapa bagian ini?

Bagian ini teknis, ditujukan untuk pemilik/teknisi yang menyiapkan file aplikasi. Pengguna biasa (kasir/kepala toko) tidak perlu melakukan ini.

4.1 Build Windows (EXE) — Electron

Prasyarat

- Node.js terpasang, Windows 10/11 64-bit.
- Untuk cetak Bluetooth: printer thermal sudah di-pair di Windows (muncul sebagai COM port).

Langkah

Buka Command Prompt / PowerShell di folder pos-exe, lalu:

```
cd pos-exe
npm install
```

Tes dulu sebelum build:

```
npm start
```

Build menjadi installer EXE:

```
npm run build
```

Hasil ada di folder dist/:

- POS Super V8 Setup x.x.x.exe → installer (double-click untuk install)

Atau versi portable (tanpa install):

```
npm run build:portable
```

Penting agar cetak Bluetooth jalan di EXE

Modul native 'serialport' harus ikut ter-build. Selalu jalankan 'npm install' SEBELUM 'npm run build', dan jangan hapus folder node_modules sebelum build. Project ini sudah diset (asarUnpack + install-app-deps) agar jembatan COM port ikut ke dalam EXE.

4.2 Build Android (APK) — Capacitor

Prasyarat

- Node.js + Android Studio (berisi Android SDK & JDK).
- Printer Bluetooth di-pair dulu di HP sebelum mencetak.

Langkah

Buka terminal di folder pos-apk:

```
cd pos-apk  
npm install
```

Tambahkan platform Android:

```
npx cap add android  
npx cap sync android
```

Siapkan izin Bluetooth + zoom (WAJIB, otomatis). Jalankan salah satu:

```
siapkan-android.bat      (Windows)  
bash siapkan-android.sh  (Mac/Linux)
```

Ulangi bila folder android/ dihapus

Langkah 'siapkan-android' perlu diulang setiap kali Anda menghapus folder android/ lalu 'npx cap add android' lagi. Kalau hanya 'npx cap sync', tidak perlu diulang.

Build APK — buka di Android Studio:

```
npx cap open android
```

Di Android Studio: Build → Build Bundle(s)/APK(s) → Build APK(s). Atau via terminal:

```
cd android && gradlew.bat assembleDebug    (Windows)  
cd android && ./gradlew assembleDebug      (Mac/Linux)
```

APK jadi di: android/app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk

Install & tes di HP

1. Salin app-debug.apk ke HP, lalu install (izinkan 'install dari sumber tidak dikenal').
2. Pair printer thermal di HP, buka APK → menu cetak → printer muncul & tersambung.

5

Server Lisensi & Langganan

Menyalakan server lisensi gratis (Vercel + Neon) dan mengelola paket berlangganan.

5. Server Lisensi & Langganan

Server lisensi mengendalikan aktivasi aplikasi, pembayaran (Midtrans), dan masa berlaku langganan pelanggan. Server ini gratis 100% memakai Vercel (hosting) + Neon (database PostgreSQL), tanpa kartu kredit.

5.1 Komponen

Bagian	Fungsi
Vercel	Menjalankan kode server (Node.js) secara online & gratis.
Neon	Menyimpan data lisensi & order secara permanen (PostgreSQL gratis).
Midtrans	Gerbang pembayaran (QRIS, VA, e-wallet, kartu). Mulai dari mode Sandbox.
Dashboard Admin	Halaman /admin untuk kelola lisensi, order, dan info pembaruan.
Halaman Beli	Halaman /checkout.html untuk pelanggan membeli lisensi.

5.2 Cara Deploy ke Vercel (ringkas)

1. Upload isi Server-Lisensi-GITHUB.zip ke sebuah repo GitHub.
2. Di vercel.com, buat Project baru dari repo tersebut (framework: Other).
3. Tambahkan Environment Variables (lihat tabel di bawah), lalu Deploy.
4. Untuk data permanen, isi DATABASE_URL dengan connection string Neon.

Environment Variable	Isi
DATABASE_URL	Connection string Neon (postgres://...neon.tech/...sslmode=require)
LIC_SECRET	Kunci rahasia; HARUS sama dengan di aplikasi & generator.
ADMIN_USER / ADMIN_PASS	Login dashboard admin (ganti dari default).
MIDTRANS_SERVER_KEY	Server key Midtrans (Sandbox untuk mulai).
MIDTRANS_CLIENT_KEY	Client key Midtrans.
MIDTRANS_IS_PRODUCTION	false untuk Sandbox, true untuk produksi.

Aktifkan CORS (sudah otomatis)

Kode server sudah menyertakan header CORS agar aplikasi EXE/APK bisa memanggil server. Setelah deploy, tidak ada langkah tambahan — cukup pastikan memakai versi zip terbaru.

5.3 Paket Langganan

Paket	Harga	Masa berlaku	Catatan
Harian	Rp 2.000 / hari	pilih jumlah hari	Minimal beli 10 hari
1 Bulan	Rp 40.000	30 hari	Hemat 20.000
6 Bulan	Rp 200.000	180 hari	Hemat 40.000

12 Bulan	Rp 400.000	365 hari	Hemat 80.000
5 Tahun	Rp 1.800.000	1825 hari	Hemat 600.000

5.4 Pindah Paket (Migrasi / Upgrade / Downgrade)

Saat pelanggan membeli paket baru, mereka bisa mencentang 'Saya sudah punya lisensi & ingin pindah paket' lalu menempel kunci lama. Sisa hari dari kunci lama otomatis DITAMBAHKAN ke paket baru, dan kunci lama dinonaktifkan agar tidak dipakai ganda.

Contoh	Hasil
Sisa 20 hari (harian) → beli 1 Bulan (30)	Kunci baru berlaku 50 hari
Sisa 366 hari (12 bln) → turun ke 6 Bulan (180)	Kunci baru berlaku 546 hari
Langganan habis → beli lagi	Kunci baru berlaku sesuai paket, mulai hari beli

5.5 Kuota Perangkat

Setiap kunci lisensi dibatasi jumlah perangkat yang boleh memakainya bersamaan (mirip batas 'jumlah layar' di layanan streaming). Default: 1 perangkat per kunci. Ini mencegah satu kunci dibagi ke banyak toko. Jika pelanggan ganti perangkat (mis. HP rusak), Admin cukup klik 'Reset Perangkat' di dashboard untuk mengosongkan slot.

5.6 Dashboard Admin Server

- Buka <https://NAMA-PROJECT.vercel.app/admin> lalu login (ADMIN_USER/ADMIN_PASS).
- Tab Lisensi: lihat semua kunci, perpanjang, reset perangkat, cabut.
- Tab Order: pantau penjualan & status pembayaran.
- Tab Buat Manual: terbitkan kunci lisensi manual (mis. untuk pembeli offline).
- Tab Pembaruan App: umumkan versi baru + link unduh (banner update muncul di aplikasi).

5.7 Midtrans: Sandbox dulu, Produksi kemudian

- Sandbox: untuk uji coba, TANPA dokumen usaha. Set MIDTRANS_IS_PRODUCTION=false.
- Payment Notification URL (di dashboard Midtrans): <https://NAMA-PROJECT.vercel.app/api/pay/notification>
- Produksi: aktifkan nanti (bisa perorangan/UMKM: KTP + rekening), ganti key & set true.

Lampiran

A. Login Default

Peran	Pengguna	PIN
Admin / Owner	admin	1234
Kasir	kasir1	0000

Segera ganti!
Ganti PIN default sesaat setelah instalasi pertama demi keamanan.

B. Pemecahan Masalah Umum

Masalah	Solusi
Struk tidak tercetak	Cek printer menyala, ada kertas, dan terhubung (menu Printer). Untuk EXE Bluetooth, pastikan COM port benar.
Kolom isian tidak bisa diketik	Sudah diperbaiki di versi ini (dialog HTML). Pastikan memakai file EXE/APK terbaru.
Aplikasi minta aktivasi	Masuk Pengaturan → Lisensi, tempel kunci, klik Aktifkan. Butuh internet sekali untuk aktivasi.
'Batas perangkat tercapai'	Kunci sudah dipakai di perangkat lain. Minta Admin klik 'Reset Perangkat' di dashboard server.
Error CORS di aplikasi	Pastikan server sudah di-redeploy dengan versi zip terbaru (CORS sudah disertakan).
Scanner tidak masuk	Klik dulu kolom scan agar kursor aktif, lalu scan. Pastikan scanner ter-pair/tercolok.

C. Ringkasan Menu Aplikasi

- Beranda — dashboard & pengawasan.
- Kasir — transaksi penjualan.
- PLN / PDAM — layanan PPOB (token listrik & tagihan air).
- Barang — master barang & stok.
- Laporan — omzet, produk terlaris, koreksi.
- Pengaturan — toko, pengguna, lisensi, backup, QRIS, layar pelanggan.

Dokumen ini dibuat untuk POS Super V8 (versi aplikasi 8.1.0). Simpan panduan ini dan bagikan bagian yang relevan kepada setiap peran pengguna.