A ELEKTROTEHNILISED ANDMED

KILP

1. Nimipinge	U_n	3~400/230	V
2. Pinge kõikumine	U	±5	%
3. Sagedus	f	50	Hz
4. Nimivool	I_n	40	A
5. Vastupidavus:			
termiline	I_k	6	kA
dünaamiline	i_l		kA
aeg	s		☐
6. Lühisvõimsuse piir	P		kW
7. Latid ja juhtmed AC	L1		☒
	L2		☒
	L3		☒
	N		☒
	PE		☒
	PEN		☐
8. Latid ja juhtmed DC	L+		☐
	M		☐
	L−		☐
	PE		☐
9. Juhtahelate andmed	U	~230; ~24	V
	f	50	Hz
	I		A
	S		kVA

10. Abiahelad 1

11. Abiahelad 2

ELEKTRILISED KOORMUSED

12. ülesehitus:
- maandusviis 4j TN−C−S ☐
- maandusviis 5j TN−S ☒

13. Võimsus:

installeeritud	P	26,3	kVA
vajalik	P	14	kVA

14. Võimsustegur cos φ 0,95

15. Küttekehade võimsus P , kW

B EHITUSVIISI NÕUDED

1. Ehitusviis:
- moodulitena ☐
- kapina ☒
- raamil ☐

2. Kaitseaste
IP 44B

3. Kilbi ehitusviis:
- 1−poolse teenindusega ☒
- 2−poolse teenindusega ☐
- 2 kilpi tagaseinad vastamisi ☐

4. Ehitusviis:
- pinnapealne ☒
- süvistatav ☐

5. Paigaldus:
- seinale ☒
- põrandale ☐

6. Paigaldus ja abikonstr.
- sideühendusega ☐
- alusraamiga ☐

7. Kilbi lukustatavus
- lukuga ☒
- lihtsa pöördlukuga ☐

8. Kilbi uste avanemine
min

9. Pinnaviimistlus:
- tavaline ☒
- erinõuded ☐

10. Kilbi paigalduskoht:

laius		mm
kõrgus		mm
sügavus		mm

11. Ruumi temperatuur
normaalne 18 °C ☒
min 5 °C − max 30 °C

12. Seadme soovitatav laius
mm

13. Põrandal asetseva kilbi allapoole väljaviigud:
- lahtised ☐
- tulepüsivad ☐

C MARKEERING

1. Markeering:
- Valmistajatehase standard ☒
- erinõuded ☐

2. Kilbi markeering:
- valmistajatehase markeering ☒
- erinõuded ☐

3. Kilbi uste markeering:
- valmistajatehase markeering ☒
- erinõuded ☐

4. Mitmepaneeliliste kilpide numeratsioon:
- −vasakult paremale ☐
- −paremalt vasakule ☐
- −erinõuded ☐

5. Mitmepaneeliliste kilpide numeratsioon:
- jooksev numeratsioon ☐
- erinumber +
- jooksev number ☐
- erinumeratsioon ☐

6. Kilpide sisemarkeering:
- valmistajatehase markeering ☒
- erinõuded ☐

7. Kilbi siseste juhtmete markeering:
- ei tehta ☐
- erinõuded ☒

D ERINÕUDED

1. Kilbi valmistus:
- valmistajatehase standard ☒
- erinõuded ☐

2. Kinnitus:
- jäik ☒
- välja pööratav ☐
- välja tõmmatav ☐

3. Tarbijad:
- kilbid ☐
- üksiktarbijad, mootorid ☒

4. Signaalarmatuur:
- hõõglambid ☐
- luminofoorlambid ☐
- valgusdioodid ☐

5. El. energia arvesti paigaldaja:
- energiamüük ☐
- kilbi valmistaja ☐

E KAABLIÜHENDUSTE TEOSTUS

1. Sisestus:
- kaabliga ☒
- lattidega ☐
- tüüp MCMK−HF
- ristlõige 4x10+10
- pikkus ühenduskohani m

2. Sisestus:
- alt ☒
- ülalt ☐

3. Sisestuspaneeli koht:
- vasakul ☐
- paremal ☐
- keskel ☐

4. Väljuvate kaablite väljaviik:
- alt ☒
- ülalt ☒

5. Väljuvate kaablite ühendamine:
- seadmega otse ☒
- klemmliistu abil ☒
- seadmega algab mm2

6. Juhtahelate kaablite väljaviik:
- alt ☐
- ülalt ☒

7. Juhtkaablite ühendamine:
- seadmega otse ☐
- klemmliistu abil ☒

MÄRKUSED:

Tegija	

VivaLight
TEL−000204
Maamõõtja tn. 2
76506, Saue
Tel 5142331

TÖÖ JA OBJEKT: RIDAELAMU
KUU TEE 16, SAKU, SAKU VALD, HARJUMAA

Joonise nimetus: NÕUDED PEAKESKUSELE PJKA3

Kuup.	28.02.2025
Projekt.	V.RANNAKIVI
Kontr.	V.RANNAKIVI
Leht/Lehti:	1/3
Joon. nr.	EL−09
Töö number:	2417
Fail:	2417_PP_EL-7-09_v01_PJKA3