## A ELEKTROTEHNILISED ANDMED

KILP

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Nimipinge | $U_n$ | 3~400/230 | V |
| 2. Pinge kõikumine | U | ±5 | % |
| 3. Sagedus | f | 50 | Hz |
| 4. Nimivool | $I_n$ | 40 | A |
| 5. Vastupidavus: | | | |
| termiline | $I_k$ | 6 | kA |
| dünaamiline | $i_l$ | | kA |
| aeg | s | | ☐ |
| 6. Lühisvõimsuse piir | P | | kW |
| 7. Latid ja juhtmed AC | L1 | | ☒ |
| | L2 | | ☒ |
| | L3 | | ☒ |
| | N | | ☒ |
| | PE | | ☒ |
| | PEN | | ☐ |
| 8. Latid ja juhtmed DC | L+ | | ☐ |
| | M | | ☐ |
| | L− | | ☐ |
| | PE | | ☐ |
| 9. Juhtahelate andmed | U | ~230; ~24 | V |
| | f | 50 | Hz |
| | I | | A |
| | S | | kVA |

10. Abiahelad 1

11. Abiahelad 2

ELEKTRILISED KOORMUSED

12. ülesehitus:
- maandusviis 4j TN−C−S ☐
- maandusviis 5j TN−S ☒

13. Võimsus:

| | | | |
|---|---|---|---|
| installeeritud | P | 32,3 | kVA |
| vajalik | P | 14 | kVA |

14. Võimsustegur cos φ 0,95

15. Küttekehade võimsus P , kW

## B EHITUSVIISI NÕUDED

1. Ehitusviis:
- moodulitena ☐
- kapina ☒
- raamil ☐

2. Kaitseaste
IP 44B

3. Kilbi ehitusviis:
- 1−poolse teenindusega ☒
- 2−poolse teenindusega ☐
- 2 kilpi tagaseinad vastamisi ☐

4. Ehitusviis:
- pinnapealne ☒
- süvistatav ☐

5. Paigaldus:
- seinale ☒
- põrandale ☐

6. Paigaldus ja abikonstr.
- sideühendusega ☐
- alusraamiga ☐

7. Kilbi lukustatavus
- lukuga ☒
- lihtsa pöördlukuga ☐

8. Kilbi uste avanemine
min

9. Pinnaviimistlus:
- tavaline ☒
- erinõuded ☐

10. Kilbi paigalduskoht:

| | | |
|---|---|---|
| laius | | mm |
| kõrgus | | mm |
| sügavus | | mm |

11. Ruumi temperatuur

| | | | |
|---|---|---|---|
| normaalne | 18 | °C | ☒ |
| min 5 °C − max 30 °C | | | |

12. Seadme soovitatav laius
mm

13. Põrandal asetseva kilbi allapoole väljaviigud:
- lahtised ☐
- tulepüsivad ☐

## C MARKEERING

1. Markeering:
- Valmistajatehase standard ☒
- erinõuded ☐

2. Kilbi markeering:
- valmistajatehase markeering ☒
- erinõuded ☐

3. Kilbi uste markeering:
- valmistajatehase markeering ☒
- erinõuded ☐

4. Mitmepaneeliliste kilpide numeratsioon:
- −vasakult paremale ☐
- −paremalt vasakule ☐
- −erinõuded ☐

5. Mitmepaneeliliste kilpide numeratsioon:
- jooksev numeratsioon ☐
- erinumber +
- jooksev number ☐
- erinumeratsioon ☐

6. Kilpide sisemarkeering:
- valmistajatehase markeering ☒
- erinõuded ☐

7. Kilbi siseste juhtmete markeering:
- ei tehta ☐
- erinõuded ☒

## D ERINÕUDED

1. Kilbi valmistus:
- valmistajatehase standard ☒
- erinõuded ☐

2. Kinnitus:
- jäik ☒
- välja pööratav ☐
- välja tõmmatav ☐

3. Tarbijad:
- kilbid ☐
- üksiktarbijad, mootorid ☒

4. Signaalarmatuur:
- hõõglambid ☐
- luminofoorlambid ☐
- valgusdioodid ☐

5. El. energia arvesti paigaldaja:
- energiamüük ☐
- kilbi valmistaja ☐

## E KAABLIÜHENDUSTE TEOSTUS

1. Sisestus:
- kaabliga ☒
- lattidega ☐
- tüüp MCMK−HF
- ristlõige 4x10+10
- pikkus ühenduskohani m

2. Sisestus:
- alt ☒
- ülalt ☐

3. Sisestuspaneeli koht:
- vasakul ☐
- paremal ☐
- keskel ☐

4. Väljuvate kaablite väljaviik:
- alt ☒
- ülalt ☒

5. Väljuvate kaablite ühendamine:
- seadmega otse ☒
- klemmliistu abil ☒
- seadmega algab mm2

6. Juhtahelate kaablite väljaviik:
- alt ☐
- ülalt ☒

7. Juhtkaablite ühendamine:
- seadmega otse ☐
- klemmliistu abil ☒

MÄRKUSED:

| | |
|---|---|
| Tegija | |

VivaLight
TEL−000204
Maamõõtja tn. 2
76506, Saue
Tel 5142331

| | |
|---|---|
| TÖÖ JA OBJEKT | RIDAELAMU<br>KOMEEDI TN. 1, SAKU, SAKU VALD, HARJUMAA |
| Joonise nimetus | NÕUDED PEAKESKUSELE PJKA5 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kuup. | 28.02.2025 | Joon. nr. | |
| Projekt. | V.RANNAKIVI | | EL−11 |
| Kontr. | V.RANNAKIVI | | |
| Leht/Lehti: | 1/3 | Töö number: 2418 | Fail: 2418_PP_EL-7-11_v01_PJKA5 |