

取りの筋電センサ(10箇所)

- 三角筋前部
 - EMG③
 - 前ならえ
 - 肩峰と母指を結ぶ線上で肩峰から横指1本分遠位

- 上腕二頭筋
 - EMG①
 - 肘を曲げる
 - 肩峰と肘のくぼみを結ぶ線上の1/3遠位

- 腕橈骨筋
 - IMU付EMG①
 - 前腕回外位から回内
 - 肘外顆から4cm遠位

- 腹直筋
 - (徳山高専の)EMG①
 - 体幹を前に倒す
 - 臍の2cm外側

- 大胸筋中部
 - EMG⑥
 - 胸を閉じる
 - 脇窩の高さで水平設置

- 三角筋中部
 - EMG④
 - 腕を横に広げる
 - 肩峰と肘外顆を結ぶ線上の最大膨張部

- 三角筋後部
 - EMG⑤
 - 腕を後ろに引く
 - 肩峰と小指を結ぶ線上で肩峰から横指2本分遠位

- 上腕三頭筋
 - EMG②
 - 肘を伸ばす
 - 肩峰と肘頭を結ぶ線上の1/2で横指2本分外側

- 広背筋
 - EMG⑦
 - 肩甲骨を寄せて下げる
 - 肩甲骨下角の下方4cmで脊柱と体幹外側縁の中央に25° 傾けて設置

- 脊柱起立筋
 - EMG⑧
 - 背筋を伸ばす
 - 上後腸骨稜とL1を結ぶ線上で
 - 脊柱正中線より約2cm外側

- 筋電を貼った後シャツイン
- 矢印を近位に向けてセンサを貼る
- 関節を曲げ伸ばしする際に邪魔にならないように貼る
- サージカルテープを十字に貼って固定

