

AION LIO IO-Link Adapter - Telemetrie-Ressourcen

IO-Link-Telemetrie-Ressourcen - Gruppe 0x02

Schlüssel	ID	Typ	Werkseinstellung	Min	Max	Einheit	Beschreibung
pdin	0	Byte-Array	leer	0 Byte	32 Byte	Rohdaten	Neueste rohe Prozessdaten des verbundenen IO-Link-Geräts; Interpretation abhängig vom Sensor und seiner IODD
pdout	1	Byte-Array	leer	0 Byte	32 Byte	Rohdaten	Aktuelle rohe Prozessausgangsdaten, die vom IO-Link-Master bereitgestellt werden
vendor_id	2	integer	0	0	65535	raw	IO-Link-Herstellererkennung des verbundenen Geräts
device_id	3	integer	0	0	16777215	raw	IO-Link-Geräteerkennung des verbundenen Geräts

IO-Link-Datenverarbeitung

Bedingung	Verhalten
Kein Gerät verbunden	Aion leert pdin und pdout und setzt vendor_id sowie device_id auf null.
Dateninterpretation	Prozessdaten werden als Rohbytes weitergeleitet. Zur Umwandlung in Engineering-Werte ist ein sensorspezifischer Decoder auf Basis der IODD erforderlich.