CONSULTEAM GROUPE

LIVRET DU SITE · 262243A

Parcours Adonis · HACCP, référent HSE, H0/B0

Hôtellerie · HACCP · référent HSE · habilitation électrique H0/B0 non électriciens

22 et 24 septembre 2026 · Sanary-sur-Mer
Consulteam · La Seyne-sur-Mer

Version imprimable des pages du site apprenant · Conception et ingénierie pédagogique : Benoît Deflandre · Édition du 28/10/2026

DANS CE LIVRET

Sommaire

1	Prévenir. Décider. Agir avec preuve.	3
2	Référent HSE en hôtellerie	6
3	HACCP · BPH · PMS	18
4	H0/B0 · Non-électriciens	37
5	22 fiches réflexes	51
6	Cas Adonis : de l'observation à la décision	73
7	Outils HSE	82
8	Outils PMS	87
9	Sources et références	100
10	Crédits des médias	104

Document de la formation. Liens, quiz et visuels interactifs : consulter le site en ligne : **ben2flandre-coder.github.io/consulteam-academy/sessions/262243a/cours/**

CONSUL TEAM · SEPTEMBRE 2026

Prévenir. Décider. Agir avec preuve.

Un parcours ancré dans les séquences d'un hôtel : buffet, chambre, circulation, maintenance et coordination.

Démarrer la journée HACCP

Voir les cas Adonis

01

En séance

Un repère clair, un visuel métier et une décision à prendre en équipe.

02

Sur le terrain

Des cas Adonis, fiches réflexes et preuves à adapter aux documents du site.

03

Après la séance

Des approfondissements, sources et vidéos séparés de l'essentiel pédagogique.

LE PARCOURS

Trois modules, trois environnements.

Un design éditorial vivant et des gestes qui restent dans leur périmètre.

22 SEPTEMBRE · 7 HEURES

HACCP · BPH · PMS

Maîtriser le flux alimentaire, du fournisseur au buffet.

Explorer le module →

24 SEPTEMBRE · MATIN

Référent HSE en hôtellerie

Les cinq axes du programme, appliqués au travail réel.

Explorer le module →

24 SEPTEMBRE · APRÈS-MIDI

H0/B0 · Non-électriciens

Reconnaître le risque, respecter sa mission et obtenir le relais compétent.

Explorer le module →

22 **fiches réflexes**
prêtes à imprimer

05 **cas Adonis**
à animer en groupe

30 **questions distinctes**
trois banques

Les limites restent visibles.

HACCP 7 h : formation adaptée à l'activité, distincte du dispositif spécifique 14 h. H0/B0 : opérations non électriques ; formation et évaluation ne délivrent pas l'habilitation.

Le cœur pédagogique fonctionne hors connexion après extraction du dossier. Les médias et sources externes nécessitent Internet. Les exercices sont des modèles pédagogiques, à adapter aux documents réels du site.

24 SEPTEMBRE · MATIN

Référent HSE en hôtellerie

Les cinq axes du programme, appliqués au travail réel.

05 axes pour passer à l'action

03 temps : comprendre, décider, approfondir

Entrer dans le module ↓

Votre boussole

Chaque chapitre relie un repère vérifié, une situation Adonis, puis une ressource approfondie.

01

Le travail réel

Partir de l'activité, des personnes exposées et des protections effectivement disponibles.

02

Le DUERP

Évaluer, transcrire, prioriser, agir et mettre à jour quand le travail change.

03

La coactivité

Le plan d'actions EvRP n'est pas le plan de prévention des entreprises extérieures.

📚 Dossier approfondissement · méthode et défi terrain

Passer de l'EvRP à l'action. Décrire l'unité de travail, les personnes exposées et les déterminants de l'activité. Donner la priorité à la réduction à la source et à l'organisation avant la seule consigne individuelle.

Piloter. Associer responsable, moyens, échéance, indicateur observable et revue d'efficacité. Le plan d'actions interne ne remplace pas le plan de prévention des entreprises extérieures.

Défi : choisir un document réel d'Adonis, relever une hypothèse non prouvée, puis formuler la donnée ou la preuve qui permettrait de la vérifier.

S01 · PARCOURS ADONIS

S01

1 · Rôle et missions du référent HSE

Observer, transmettre et suivre sans se substituer à l'employeur.

01 NIVEAU ADONIS · INDISPENSABLE EN SÉANCE

Le référent observe les situations, recueille les difficultés, contribue à l'évaluation des risques, propose des actions et suit leur réalisation. Il prépare des échanges courts et vérifie que les consignes sont comprises. La fonction demande des moyens, du temps et des interlocuteurs identifiés.

L'employeur conserve son obligation de prévention. Un titre de « référent » ne transfère pas automatiquement ses responsabilités, ni une compétence technique particulière. Ne pas confondre ce rôle avec une désignation réglementaire, une délégation de pouvoirs ou une habilitation électrique.

Décrire des faits précis : lieu, tâche, personnes exposées, conditions, protections présentes et défaillances. Une photographie peut documenter si elle est autorisée et prise sans exposition ; elle ne remplace pas l'échange avec les salariés qui réalisent la tâche.

02 DÉCISION TERRAIN · CAS ADONIS

Trois salariés signalent un chariot difficile à pousser ; aucune blessure n'est déclarée.

Comparer avec le raisonnement attendu

Observer la tâche avec eux, documenter roues/charges/parcours/contraintes temporelles, organiser une action et contrôler l'amélioration. Ne pas attendre l'accident.

03 APPROFONDIR · MÉTHODE, EXCEPTIONS ET LIMITES

Organiser une boucle de retour : réception du signalement, évaluation de l'urgence, mesure immédiate si possible dans son rôle, responsable de traitement, échéance puis retour au déclarant. Distinguer « transmis », « corrigé » et « efficacité vérifiée ». Un tableau d'actions clôturé sans contrôle terrain peut masquer un risque persistant.

Question flash · valider le repère

L'absence d'accident suffit-elle à conclure qu'un risque est maîtrisé ?

- ◯ Oui
- ◯ Non

Références : S1 · S3 · S6

S02 · PARCOURS ADONIS

S02

2 · Cadre réglementaire, EvRP et DUERP

Distinguer la méthode, sa transcription et le plan d'actions.

01 NIVEAU ADONIS · INDISPENSABLE EN SÉANCE

L'employeur met en œuvre prévention, information/formation et organisation adaptée. Les neuf principes : éviter ; évaluer l'inévitable ; combattre à la source ; adapter le travail à l'homme ; tenir compte de l'évolution technique ; remplacer ce qui est dangereux ; planifier ; privilégier la protection collective ; donner les instructions appropriées.

L'EvRP identifie et apprécie les risques par unités de travail pertinentes. Le DUERP en transcrit les résultats. La mise à jour est au moins annuelle à partir de 11 salariés, et également lors d'un aménagement important modifiant les conditions de santé/sécurité ou de travail, ou lorsqu'une information supplémentaire sur un risque est recueillie. Ces déclencheurs concernent aussi les plus petites entreprises.

À partir de 50 salariés, les résultats débouchent sur un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail ; en dessous, sur une liste d'actions consignée dans le DUERP et ses mises à jour. La cotation numérique n'est pas une formule imposée par le Code.

02 DÉCISION TERRAIN · CAS ADONIS

Un nouvel équipement et une nouvelle organisation de nettoyage modifient l'exposition chimique dans une petite équipe.

Comparer avec le raisonnement attendu

Réexaminer le risque et mettre à jour le DUERP et les actions si les conditions de R4121-2 sont réunies ; ne pas attendre une échéance annuelle sous prétexte que l'équipe a moins de 11 salariés.

03 APPROFONDIR · MÉTHODE, EXCEPTIONS ET LIMITES

Les versions successives du DUERP sont conservées selon les règles de R4121-4, pendant 40 ans à compter de leur élaboration, pour les versions relevant du dispositif entré en vigueur le 31 mars 2022. Organiser un archivage identifiable et les accès prévus. La sécurité du public dans un ERP relève aussi du Code de la construction et de l'habitation et du règlement de sécurité incendie ; elle ne se confond pas avec la protection des travailleurs. Le type, la catégorie et les consignes propres au site doivent être confirmés avant toute prescription locale.

Question flash · valider le repère

Le seuil de 11 salariés supprime-t-il tous les autres déclencheurs de mise à jour ?

- ◯ Non
- ◯ Oui

Références : S1 · S2 · S5

S03 · PARCOURS ADONIS

S03

3 · Identifier et évaluer les risques hôteliers

Analyser une situation de travail avec ceux qui la réalisent.

01 NIVEAU ADONIS · INDISPENSABLE EN SÉANCE

Danger : source possible de dommage. **Situation dangereuse** : personne exposée dans certaines conditions. **Risque** : possibilité de dommage appréciée au regard de la gravité et de la probabilité. **Dommage** : atteinte à la santé. Exemple : produit corrosif → transvasement avec projection possible → risque de brûlure → lésion.

Observer accueil/réception, étages, chambres, restauration, réserves et maintenance. Examiner chutes, manutentions et TMS, chimique, biologique, coupures/brûlures, incendie, électrique, agressions, RPS, isolement et interférences avec les entreprises extérieures. Les clients et salariés peuvent être exposés différemment au même événement.

Décrire fréquence, durée, personnes, charge, cadence et protections effectivement utilisées. Hiérarchiser avec une méthode expliquée ; ne pas diminuer artificiellement un score parce qu'un EPI est simplement disponible. Un danger grave nécessitant une mesure immédiate ne doit pas attendre la fin d'un calcul.

02 DÉCISION TERRAIN · CAS ADONIS

Housekeeping : sol humide, chariot lourd, linge au sol et produits dans une circulation occupée.

Comparer avec le raisonnement attendu

Décrire les expositions, mettre fin au danger immédiat selon les consignes, organiser le passage, traiter la cause du sol humide et des encombrements, évaluer le chariot et la charge. Vérifier ensuite l'usage réel.

03 **APPROFONDIR · MÉTHODE, EXCEPTIONS ET LIMITES**

Les TMS sont multifactoriels : efforts, postures, répétition, durée, récupération et organisation. Prévenir par la conception des tâches, les aides adaptées, l'entretien des roues, le rangement et la régulation de la charge. « Plier les genoux » seul ne traite pas une organisation générant des efforts répétés. Pour le travail isolé et les agressions, prévoir prévention, moyens d'alerte et organisation des secours ; un appareil d'alarme seul ne suffit pas.

Question flash · valider le repère

Une matrice G × P est-elle une formule réglementaire universelle ?

- ◯ Oui
- ◯ Non

Références : S1 · S3

S04 · PARCOURS ADONIS

S04

4 · Plan d’actions et entreprises extérieures

Organiser les mesures et traiter la coactivité.

01 NIVEAU ADONIS · INDISPENSABLE EN SÉANCE

Le plan d’actions issu de l’EvRP précise la situation, les mesures immédiates et durables, le responsable, les moyens, l’échéance et le contrôle d’efficacité. Chercher d’abord à supprimer le risque ou agir à la source ; les EPI complètent les mesures qui restent nécessaires.

Le **plan de prévention des entreprises extérieures** traite les risques d’interférence entre activités, installations et matériels dans le cadre applicable. Une inspection commune préalable et une analyse partagée précèdent l’opération. En présence de risques d’interférence, les mesures de prévention sont définies conjointement.

Dans ce régime, l’écrit est obligatoire lorsque le total prévisible de l’opération atteint 400 heures sur une période d’au plus 12 mois, ou pour les travaux dangereux de la liste réglementaire quelle que soit la durée. Un chantier court n’est donc pas automatiquement dispensé. D’autres régimes, notamment la coordination SPS pour certains chantiers, doivent être distingués.

02 DÉCISION TERRAIN · CAS ADONIS

Une entreprise intervient deux heures dans un local technique pendant le service. « Moins de 400 h, donc rien à préparer » est-il recevable ?

Comparer avec le raisonnement attendu

Non. Inspection et analyse des interférences restent à traiter ; vérifier en outre si les travaux figurent dans la liste rendant l’écrit obligatoire quelle que soit leur durée.

03 APPROFONDIR · MÉTHODE, EXCEPTIONS ET LIMITES

Avant une maintenance pendant l'exploitation : préciser zones, horaires, circulations, séparation du public, énergies, accès, intervenants, consignes d'urgence et conditions de restitution. Vérifier que les entreprises et responsables compétents définissent les opérations techniques. Un référent HSE ne réalise pas une consignation électrique au titre de son seul rôle.

Question flash · valider le repère

Le plan d'actions EvRP et le plan de prévention entreprises extérieures sont-ils interchangeables ?

- ◯ Non
- ◯ Oui

Références : S1 · S4

S05 · PARCOURS ADONIS

S05

5 · Sensibiliser et communiquer

Faire comprendre une action et vérifier son application.

01 NIVEAU ADONIS · INDISPENSABLE EN SÉANCE

Un brief utile tient sur une situation concrète : ce qui change, qui est exposé, quelle action est attendue, qui contacter et comment vérifier. Éviter les messages généraux tels que « soyez prudents ». Faire reformuler la consigne et observer un exemple.

Le signalement décrit les faits sans attribuer hâtivement une faute. Séparer l'urgence, le traitement de la cause et le retour d'expérience. Les nouveaux arrivants, remplaçants et entreprises extérieures doivent recevoir les informations adaptées à leur activité et aux accès autorisés.

Après une action, revenir sur le terrain : le problème a-t-il disparu ? La mesure est-elle comprise, disponible et compatible avec le travail réel ? A-t-elle déplacé le risque ? Mettre à jour les documents et communiquer le résultat.

02 DÉCISION TERRAIN · CAS ADONIS

Préparer un brief sur le nettoyage d'une circulation en présence de clients.

Comparer avec le raisonnement attendu

Préciser le cheminement maintenu sûr, le phasage, les accès protégés, le responsable et les conditions de réouverture ; demander une reformulation.

03 APPROFONDIR · MÉTHODE, EXCEPTIONS ET LIMITES

Trame de causerie : montrer une situation, faire nommer le danger, demander deux mesures dont une à la source, choisir une action réalisable, désigner le

responsable et la vérification. Un indicateur de participation renseigne l'activité de formation ; il ne démontre pas à lui seul la réduction de l'exposition.

Question flash · valider le repère

Quel message est le plus opérationnel ?

- ◯ « Soyez prudents »
- ◯ « Utilisez le passage balisé et signalez toute barrière déplacée au responsable »

Références : S1 · S3

22 SEPTEMBRE · 7 HEURES

HACCP · BPH · PMS

Maîtriser le flux alimentaire, du fournisseur au buffet.

08 chapitres opérationnels

03 temps : comprendre, décider, approfondir

Entrer dans le module ↓

Votre boussole

Chaque chapitre relie un repère vérifié, une situation Adonis, puis une ressource approfondie.

01

Le PMS

BPH, analyse HACCP et traçabilité forment un seul système de maîtrise.

02

Le flux réel

Réception, stockage, préparation, buffet : repérer les transferts et les décisions.

03

La preuve

Lot, mesure, action et vérification rendent la décision exploitable.

📚 Dossier approfondissement · méthode et défi terrain

Valider le système. Reprendre le diagramme de flux sur le terrain, y compris les retours et les périodes de forte activité. Relier chaque critère au produit, au procédé et à sa source ; une valeur copiée hors contexte devient un faux repère.

Auditer une preuve. Prendre un enregistrement : qui l'a renseigné, quelle décision a suivi l'écart, et comment son efficacité a été vérifiée ?

Défi : choisir un document réel d'Adonis, relever une hypothèse non prouvée, puis formuler la donnée ou la preuve qui permettrait de la vérifier.

H01 · PARCOURS ADONIS

H01

Positionner la journée et le PMS

Relier les tâches du petit-déjeuner aux preuves de maîtrise.

01 NIVEAU ADONIS · INDISPENSABLE EN SÉANCE

Le PMS organise trois ensembles complémentaires : bonnes pratiques d'hygiène, procédures fondées sur les principes HACCP, traçabilité et gestion des non-conformités. Un dossier rangé ne suffit pas : les pratiques, les contrôles et les décisions doivent correspondre à ce qui s'y trouve.

Décrire d'abord l'activité réelle : produits achetés ou préparés, conditionnements ouverts, maintien froid/chaud, consommateurs, équipements et organisation. La réception, les réserves, la préparation et le buffet forment un même flux ; un contrôle isolé ne permet pas d'en garantir la maîtrise.

Cette journée de **7 h HACCP/BPH/PMS adaptées à l'activité** est distincte de la formation spécifique de 14 h applicable à la restauration commerciale. Elle ne produit pas l'attestation de cette dernière. Les obligations de l'établissement s'apprécient séparément.

02 DÉCISION TERRAIN · CAS ADONIS

Le buffet propose des produits livrés fermés et des préparations réalisées sur place. Que faut-il inventorier avant de choisir les contrôles ?

Comparer avec le raisonnement attendu

Produits, étapes, usages, consommateurs, équipements, dangers et procédures existantes. On fait préciser ce qui est réellement pratiqué ; les hypothèses sont marquées comme telles.

03 APPROFONDIR · MÉTHODE, EXCEPTIONS ET LIMITES

Le règlement 852/2004 prévoit des documents proportionnés à la nature et à la taille de l'entreprise. Construire un système utile : une procédure à jour, une consigne comprise, un enregistrement exploitable, puis une vérification. Les modèles de ce support sont des exercices à adapter et à valider ; aucune procédure interne Adonis n'a été fournie.

Question flash · valider le repère

La journée Adonis de 7 h vaut-elle la formation spécifique de 14 h ?

- ◯ Oui, si le questionnaire est réussi
- ◯ Non, ce sont deux dispositifs distincts

Références : H1 · H2

H02 · PARCOURS ADONIS

H02

Dangers : contamination, multiplication, survie

Choisir une mesure qui agit sur le mécanisme identifié.

01 NIVEAU ADONIS · INDISPENSABLE EN SÉANCE

Un danger biologique peut être une bactérie pathogène, un virus ou un parasite. Un résidu de produit d'entretien relève d'un danger chimique ; un éclat de verre d'un danger physique. Les allergènes sont traités séparément pour faciliter la maîtrise et l'information des clients.

Contaminer : introduire ou transférer un danger, par les mains, un ustensile, une surface ou un aliment. **Multiplier** : permettre à des micro-organismes de se développer lorsque les conditions le favorisent. **Survivre** : subsister après un traitement insuffisant. Tous les agents ne se multiplient pas dans les aliments : un virus peut être transmis sans s'y multiplier.

Le froid ralentit certains développements mais n'assainit pas un produit contaminé. L'aspect, l'odeur et le goût ne permettent pas de conclure à l'absence de pathogènes. Ne jamais goûter pour décider si un produit suspect est sûr.

02 DÉCISION TERRAIN · CAS ADONIS

Une pince utilisée pour une préparation contenant un allergène est replacée dans un autre plat. Quel mécanisme doit être maîtrisé ?

Comparer avec le raisonnement attendu

Transfert par l'ustensile. Arrêter l'usage, identifier les plats potentiellement concernés et appliquer la décision du responsable ; changer seulement la pince ne retire pas l'allergène déjà transféré.

03 APPROFONDIR · MÉTHODE, EXCEPTIONS ET LIMITES

À chaque étape du diagramme, demander : d'où vient le danger ? Est-il introduit, transféré, multiplié ou insuffisamment éliminé ? Quelles mesures sont déjà efficaces ? Une désinfection ne supprime pas un morceau de verre ; une cuisson ne justifie pas une rupture de traçabilité ni une promesse d'absence d'allergène.

Question flash · valider le repère

Un produit d'aspect normal peut-il contenir un danger biologique ?

- ◯ Oui
- ◯ Non

Références : H1 · H4 · H5

H03 · PARCOURS ADONIS

H03

BPH : mains, tenue et séparation des flux

Prévenir le transfert entre sale, cru et prêt à consommer.

01 NIVEAU ADONIS · INDISPENSABLE EN SÉANCE

Laver les mains aux changements d'activité à risque, après les toilettes, les déchets, le nettoyage ou la manipulation d'aliments crus, et avant de reprendre des aliments prêts à consommer. Mouiller, savonner toutes les surfaces, frictionner, rincer et sécher avec le moyen hygiénique prévu. Les gants ne remplacent pas le lavage ; des gants souillés transfèrent les contaminants.

Porter une tenue propre adaptée, protéger les cheveux selon l'activité et retirer les objets qui gênent l'hygiène. Signaler les symptômes ou lésions susceptibles de contaminer les denrées au responsable ; une personne présentant un risque de contamination ne doit pas manipuler les aliments dans ces conditions.

Séparer produits et matériels propres des éléments souillés. Une organisation dans l'espace ou dans le temps avec nettoyage adapté peut éviter les croisements. Ranger les denrées protégées, éviter les écoulements sur les produits prêts à consommer et maintenir les déchets à l'écart des préparations.

02 DÉCISION TERRAIN · CAS ADONIS

Après avoir vidé une poubelle, un salarié garde ses gants pour disposer les viennoiseries.

Comparer avec le raisonnement attendu

Interrompre la tâche. Retirer les gants, réaliser l'hygiène des mains, reprendre avec les moyens propres prévus. Évaluer les denrées déjà touchées.

03 APPROFONDIR · MÉTHODE, EXCEPTIONS ET LIMITES

Définir des standards observables : point de lavage accessible, consommables présents, matériel distinct ou nettoyé entre usages, circuit des déchets, prévention des nuisibles. La fréquence de surveillance des nuisibles dépend de l'analyse du site ; le support ne fixe ni contrat prestataire obligatoire universel ni contrôle mensuel réglementaire.

Question flash · valider le repère

Les mêmes gants peuvent-ils passer des déchets aux aliments ?

- ◯ Oui, s'ils paraissent propres
- ◯ Non

Références : H1

H04 · PARCOURS ADONIS

H04

Réception, froid, chaud et service

Choisir le critère du produit et du procédé, puis décider sur preuve.

01 NIVEAU ADONIS · INDISPENSABLE EN SÉANCE

À réception, rapprocher commande, fournisseur, produit, quantité et lot. Vérifier l'emballage, la date et les conditions de transport ; mesurer selon la procédure avec un appareil approprié. La mesure de l'air d'un réfrigérateur n'est pas une mesure à cœur de la denrée. Une sonde doit être entretenue et utilisée sans contaminer le produit.

Repères de conservation : annexe I de l'arrêté du 21/12/2009, remise directe/restauration collective, denrées animales ou en contenant

Catégorie	Repère
Viandes hachées réfrigérées	Maximum +2 °C
Préparations de viandes réfrigérées	Maximum +4 °C
Préparations culinaires élaborées à l'avance réfrigérées	Maximum +3 °C
Plats cuisinés ou repas remis/livrés chauds	Minimum +63 °C
Glaces et crèmes glacées	Maximum −18 °C

Ce tableau est une sélection, pas une règle unique pour tout aliment. Identifier la catégorie, consulter l'étiquetage et les dispositions applicables. **+63 °C au maintien chaud n'est pas une température universelle de cuisson.** Aucun dépassement n'est accepté automatiquement au motif qu'il serait bref.

Au buffet, protéger les produits, limiter les manipulations, utiliser des ustensiles adaptés et maintenir les conditions prévues. Un aliment exposé au public n'est pas assimilé à une réserve restée protégée. Tracer l'écart et isoler avant toute décision de réemploi.

02 DÉCISION TERRAIN · CAS ADONIS

Exercice fictif : un produit dont le critère validé est ≤ +3 °C est mesuré à +7 °C à réception. La durée de l'écart est inconnue.

Comparer avec le raisonnement attendu

Ne pas accepter sur le seul aspect. Identifier et isoler le lot, conserver la mesure et les conditions, solliciter la décision prévue au PMS et tracer acceptation justifiée/refus. Remettre au froid ne démontre pas que le produit est redevenu sûr.

03 APPROFONDIR · MÉTHODE, EXCEPTIONS ET LIMITES

Les règles de refroidissement de +63 °C à +10 °C en deux heures au maximum et de remise en température de +10 °C à +63 °C en une heure au maximum figurent à l'annexe IV pour la restauration collective, sous les réserves d'analyse des dangers qu'elle prévoit. Elles ne sont pas transposées ici en procédure réglementaire automatique pour tout buffet hôtelier. En remise directe, établir le couple temps/température à partir du procédé, du GBPH pertinent et de la validation du PMS. Ne pas inventer de durée de vie après ouverture.

Question flash · valider le repère

Le repère de +63 °C pour le chaud impose-t-il une cuisson identique à tous les produits ?

- ◯ Oui
- ◯ Non

Références : H1 · H3

H05 · PARCOURS ADONIS

H05

Nettoyage, désinfection et TACT

Construire un protocole reproductible sans improviser le dosage.

01 NIVEAU ADONIS · INDISPENSABLE EN SÉANCE

Nettoyer retire les souillures ; désinfecter vise les micro-organismes dans les conditions validées du produit. Débarrasser les déchets, appliquer le nettoyage prévu, rincer si nécessaire, désinfecter selon le protocole puis rincer si la notice l'exige. Certains produits combinent des fonctions : suivre leur usage autorisé et leurs conditions d'efficacité.

TACT regroupe le **temps** de contact, l'**action mécanique**, la **concentration/action chimique** et la **température**. Ce repère de méthode ne permet pas de modifier arbitrairement la dilution ou de compenser un temps trop court en ajoutant du produit. Lire la notice et la fiche de données de sécurité.

Pour une surface en contact avec les aliments, vérifier que le produit et le protocole conviennent à cet usage. Ne jamais mélanger des produits ; un détartrant acide mélangé à un produit chloré peut libérer un gaz dangereux. Les contenants doivent rester identifiés ; aucune bouteille alimentaire ne sert au transvasement.

02 DÉCISION TERRAIN · CAS ADONIS

Le produit impose un temps de contact indiqué sur sa notice, mais la surface est essuyée immédiatement.

Comparer avec le raisonnement attendu

L'efficacité n'est pas démontrée. Reprendre le protocole validé avant réutilisation, sans augmenter empiriquement la concentration. Corriger l'organisation qui empêche de respecter le temps.

03 APPROFONDIR · MÉTHODE, EXCEPTIONS ET LIMITES

Un biofilm est une communauté microbienne associée à une matrice adhérente ; les zones difficiles d'accès et l'entretien insuffisant favorisent sa persistance. Rechercher les joints, angles et équipements démontables suivant leur notice. Contrôler visuellement, vérifier les opérations et utiliser les contrôles prévus au PMS ; un contrôle visuel seul ne prouve pas une désinfection efficace.

Le plan précise : quoi, qui, quand, avec quel produit, quelle dilution, quel temps, quelle méthode, quel rinçage, quel équipement de protection, quel contrôle et quelle action en cas d'écart.

Question flash · valider le repère

Peut-on doubler la dose pour raccourcir un temps de contact ?

- ◯ Non, suivre les conditions validées
- ◯ Oui, systématiquement

Références : H1 · H7 · H8

H06 · PARCOURS ADONIS

H06

Allergènes : une information fiable au buffet

Relier chaque recette aux ingrédients réellement utilisés.

01 NIVEAU ADONIS · INDISPENSABLE EN SÉANCE

Vérifier la recette et les étiquettes de tous les ingrédients, y compris sauces, garnitures et produits de substitution. Mettre à jour la matrice quand le fournisseur ou la composition change. L'information sur les allergènes des denrées non préemballées doit être accessible par écrit selon les modalités applicables ; une réponse de mémoire ne suffit pas.

Les 14 catégories de l'annexe II sont : céréales contenant du gluten ; crustacés ; œufs ; poissons ; arachides ; soja ; lait ; fruits à coque ; céleri ; moutarde ; sésame ; anhydride sulfureux et sulfites au-delà de 10 mg/kg ou 10 mg/l exprimés en SO_2 ; lupin ; mollusques. L'annexe définit les produits concernés et certaines exceptions. « Sans lactose » ne signifie pas « sans protéines de lait ».

Éviter les transferts par pinces, couteaux, surfaces, mains ou récipients. Retirer une décoration contenant un allergène ne garantit pas son absence. Si la composition ou les conditions ne sont pas connues, annoncer l'incertitude et obtenir une réponse vérifiée ; ne jamais promettre l'absence sur supposition.

02 DÉCISION TERRAIN · CAS ADONIS

Un client demande si une viennoiserie sans lactose convient à une allergie aux protéines de lait.

Comparer avec le raisonnement attendu

Vérifier la composition complète et les informations du fournisseur ; le seul libellé sans lactose ne permet pas de conclure. Ne pas servir comme garanti sans lait en l'absence de preuve.

03 APPROFONDIR · MÉTHODE, EXCEPTIONS ET LIMITES

La matrice relie plat, version de recette, références ingrédients, allergènes présents, date de vérification et responsable. Les mentions de présence possible ne remplacent pas la prévention des contaminations croisées. Distinguer ingrédient volontaire et risque de présence involontaire issu de l'analyse ; ne pas mettre « tous allergènes possibles » pour se dispenser de vérifier.

Question flash · valider le repère

« Sans lactose » garantit-il l'absence de protéines de lait ?

- ◯ Oui
- ◯ Non

Références : H4

H07 · PARCOURS ADONIS

H07

Traçabilité, dates et non-conformités

Retrouver un lot et documenter une décision.

01 NIVEAU ADONIS · INDISPENSABLE EN SÉANCE

Relier le produit reçu au fournisseur, au lot, à la date de réception et à son utilisation. Conserver les informations utiles après déconditionnement selon l'organisation du PMS. La traçabilité doit permettre d'identifier les fournisseurs et les clients professionnels concernés ; elle n'impose pas d'identifier nominativement chaque client final du buffet.

La **DLC** est une limite sanitaire pour des aliments microbiologiquement très périssables. La **DDM** concerne principalement les qualités du produit : son dépassement n'implique pas automatiquement un danger, mais ne dispense pas d'évaluer son état et sa conservation. Après ouverture, les conditions et durées peuvent changer ; suivre la notice et le PMS, sans inventer une prolongation.

Face à un écart : maîtriser immédiatement l'exposition, identifier et isoler les produits concernés, alerter le responsable, décider sur les critères applicables, enregistrer, puis rechercher la cause. Une correction traite la situation ; l'action corrective évite sa répétition. Vérifier ensuite son efficacité.

02 DÉCISION TERRAIN · CAS ADONIS

Un fournisseur signale un lot non sûr déjà utilisé au petit-déjeuner. Quelles informations doivent être disponibles ?

Comparer avec le raisonnement attendu

Lot, quantités reçues/utilisées/restantes, dates et services concernés, stockage, décisions et interlocuteurs. Isoler le restant et déclencher la procédure de retrait/rappel appropriée avec le responsable.

03 APPROFONDIR · MÉTHODE, EXCEPTIONS ET LIMITES

Le retrait empêche la circulation d'un produit non sûr dans la chaîne ; le rappel vise aussi les consommateurs déjà servis lorsque nécessaire. L'exploitant applique l'article 19 du règlement 178/2002 et informe l'autorité compétente quand les conditions sont réunies. L'organisation du site doit préciser qui décide et qui communique. Ne pas fixer cinq ans comme durée légale uniforme pour tous les documents sanitaires.

Question flash · valider le repère

Une DDM dépassée signifie-t-elle automatiquement la même chose qu'une DLC dépassée ?

- ◯ Non
- ◯ Oui

Références : H5 · H6

H08 · PARCOURS ADONIS

H08

Méthode HACCP et atelier de flux

Passer de l'analyse des dangers à une maîtrise vérifiable.

01 NIVEAU ADONIS · INDISPENSABLE EN SÉANCE

Préparer la démarche : constituer les compétences utiles, décrire le produit et son usage, tracer le diagramme, puis le vérifier sur le terrain. Le diagramme doit inclure les attentes, transferts et retours réellement pratiqués.

1. Analyser les dangers et les mesures de maîtrise.
2. Déterminer les points critiques pour la maîtrise (CCP) quand ils sont nécessaires.
3. Fixer des limites critiques justifiées.
4. Organiser la surveillance.
5. Prévoir les actions en cas de perte de maîtrise.
6. Vérifier l'efficacité du système.
7. Tenir les documents et enregistrements appropriés.

Les BPH/prérequis restent indispensables. Une étape n'est pas un CCP parce qu'elle figure dans un exemple. Une note de criticité aide à discuter les priorités ; elle ne remplace pas l'analyse du danger ni la justification du CCP. Le support ne déclare pas automatiquement réception, cuisson ou refroidissement CCP pour Adonis.

02 DÉCISION TERRAIN · CAS ADONIS

Tracer réception → réserve → préparation → buffet pour un produit choisi. Pour chaque étape : danger, maîtrise, critère, surveillance, correction, preuve.

Comparer avec le raisonnement attendu

Le groupe justifie chaque critère et laisse « à valider » ce qui dépend d'un document du site. Il explique pourquoi une étape est ou n'est pas un CCP, sans imposer un CCP à toutes les étapes.

03 APPROFONDIR · MÉTHODE, EXCEPTIONS ET LIMITES

Distinguer surveillance et vérification : relever une température surveille une opération ; examiner les relevés, les écarts et la fiabilité du thermomètre contribue à vérifier le système. La validation établit que la mesure choisie peut maîtriser le danger avant sa mise en œuvre ou après modification. Toute modification de recette, d'équipement ou d'organisation déclenche une réévaluation appropriée.

Question flash · valider le repère

Un CCP est-il obligatoire à chaque étape ?

- ◯ Oui
- ◯ Non

Références : H1

24 SEPTEMBRE · APRÈS-MIDI

H0/B0 · Non-électriciens

Reconnaître le risque, respecter sa mission et obtenir le relais compétent.

06 repères sans intervenir

03 temps : comprendre, décider, approfondir

Entrer dans le module ↓

Votre boussole

Chaque chapitre relie un repère vérifié, une situation Adonis, puis une ressource approfondie.

01

La mission

La formation renseigne les acquis ; l'employeur délivre un titre adapté.

02

La zone

B0/H0 ne donnent pas accès aux opérations électriques ni au voisinage renforcé BT.

03

Le relais

Observer, interrompre, signaler et alerter sans réparer ni diagnostiquer.

📚 Dossier approfondissement · méthode et défi terrain

Analyser la mission. Avant de déplacer un objet, une échelle ou un outil, regarder l'environnement complet et vérifier les limites fixées. L'espace de travail dépasse la position de la personne.

Préparer le relais. Un signalement utile est factuel : lieu, condition observée, protection mise en place et personne prévenue. Il n’est ni un diagnostic ni une réparation.

Défi : choisir un document réel d’Adonis, relever une hypothèse non prouvée, puis formuler la donnée ou la preuve qui permettrait de la vérifier.

E01 · PARCOURS ADONIS

E01

Formation, titre et mission

Identifier les trois conditions sans élargir son périmètre.

01 NIVEAU ADONIS · INDISPENSABLE EN SÉANCE

La formation apporte des connaissances et des savoir-faire de prévention. L'employeur délivre le titre d'habilitation adapté aux opérations confiées, après les vérifications nécessaires. Les instructions précisent la mission, le lieu, les limites et l'organisation. Une attestation de stage ou un score au questionnaire ne remplace aucun de ces éléments.

Le parcours Adonis reste H0/B0, pour des opérations d'ordre non électrique. Il ne prépare pas aux gestes BS, BE ou BR. Ces symboles servent seulement à comprendre qu'un relais compétent peut être nécessaire. Les conditions pratiques doivent être évaluées dans un environnement représentatif ; une demi-journée annoncée ne prouve pas à elle seule leur satisfaction.

Depuis le 1er octobre 2025, R4544-10 conditionne la validité d'une habilitation autorisant le voisinage de pièces nues sous tension à une attestation d'absence de contre-indications médicales. L'employeur vérifie l'application aux opérations réellement autorisées ; le nom du stage ne suffit pas à trancher.

02 DÉCISION TERRAIN · CAS ADONIS

« Tu as suivi le cours, remplace cette prise. » Quelle réponse professionnelle ?

Comparer avec le raisonnement attendu

Expliquer que la mission est électrique et hors périmètre H0/B0, signaler le besoin et demander le relais prévu. Ne pas démonter.

03 APPROFONDIR · MÉTHODE, EXCEPTIONS ET LIMITES

Lire identité, symboles, fonction, installations, restrictions et validité du titre ; vérifier les instructions. La théorie H0/B0 ne doit pas devenir un avis favorable automatique. Les acquis et les points non évalués sont documentés ; l'employeur reste décisionnaire. Les conditions particulières du voisinage doivent être examinées à partir des textes et de la norme applicable.

Question flash · valider le repère

Qui délivre le titre d'habilitation ?

- ◯ Le logiciel après 70 %
- ◯ L'employeur

Références : E1 · E2

E02 · PARCOURS ADONIS

E02

Reconnaître le danger électrique

Distinguer contact direct, indirect et arc.

01 NIVEAU ADONIS · INDISPENSABLE EN SÉANCE

Le contact direct touche une partie active normalement sous tension. Le contact indirect touche une masse devenue accidentellement sous tension. Un arc électrique peut provoquer brûlures, projections et effets de pression sans contact direct du corps avec le conducteur.

L'électrisation désigne le passage du courant dans le corps ; l'électrocution son issue mortelle. Les conséquences dépendent notamment du trajet, de la durée, de l'intensité, de la fréquence et des conditions de contact. L'humidité et les surfaces conductrices aggravent certaines situations. Aucun chiffre isolé n'est une autorisation de contact.

Un câble entaillé, une enveloppe ouverte, une odeur ou un échauffement imposent de signaler et d'empêcher l'utilisation selon les consignes. Un appareil qui fonctionne peut être dangereux. Ne pas remettre sous tension pour « voir si cela recommence ».

02 DÉCISION TERRAIN · CAS ADONIS

Un cordon endommagé alimente encore correctement un appareil utilisé en chambre.

Comparer avec le raisonnement attendu

Le bon fonctionnement n'établit pas la sécurité. Suspendre l'usage suivant les consignes, empêcher la réutilisation et faire prendre en charge par le relais compétent.

03 APPROFONDIR · MÉTHODE, EXCEPTIONS ET LIMITES

U (volt) désigne la tension, I (ampère) le courant, R (ohm) la résistance. U = R × I est un modèle pour un conducteur ohmique ; il ne calcule pas une situation sans danger pour une personne. Une source peut être présente même si aucun courant ne circule dans un circuit ouvert. Une alimentation de secours ou une batterie peut maintenir un danger.

Question flash · valider le repère

Une masse métallique devenue accidentellement sous tension expose à un contact…

- ◯ Indirect
- ◯ Direct

Références : E2 · E3

E03 · PARCOURS ADONIS

E03

Environnement, zones et accès

Respecter les limites avec le corps, les outils et les charges.

01 NIVEAU ADONIS · INDISPENSABLE EN SÉANCE

B désigne le domaine basse tension, H le domaine haute tension. B0 et H0 concernent des opérations non électriques dans les conditions autorisées. H0V est un symbole distinct lié au voisinage renforcé HT ; l'évoquer ne le confère pas. Le symbole B0V n'existe pas.

Les opérations non électriques sont interdites dans la zone de voisinage renforcé BT. Dans le cas illustré en champ libre de pièces nues sous tension en BT, la limite de voisinage renforcé est de 0,30 m, et celle du voisinage simple de 3 m. Ces limites de zones ne sont ni une distance d'approche à viser ni un droit d'accès. L'installation, les protections, les instructions et le titre conditionnent le travail.

Prendre en compte l'enveloppe entière des mouvements : corps, échelle, outils, manches et charges. Le balisage est défini par l'organisation compétente ; ne pas le déplacer. Si les conditions changent, suspendre et demander une nouvelle définition de la sécurité.

02 DÉCISION TERRAIN · CAS ADONIS

Une échelle doit passer dans un local, mais une protection ou une barrière a été déplacée.

Comparer avec le raisonnement attendu

Arrêter le déplacement sans s'exposer, signaler et faire rétablir ou redéfinir les conditions. La position des pieds ne garantit pas celle de l'échelle.

03 APPROFONDIR · MÉTHODE, EXCEPTIONS ET LIMITES

Ne pas transposer le schéma BT à la HT, à une ligne aérienne, à un câble enterré ou à un engin. Pour ces situations, le responsable applique les distances et procédures correspondant à l'installation et à la tension. Les opérations non électriques au voisinage sont limitées par leur finalité ; H0/H0V ne signifient pas accès libre. Un non-habilité ne pénètre pas seul dans un local à risque particulier de choc électrique.

Dans un local à risque particulier de choc électrique, la zone 1 est limitée par le local : la zone 0 n'y existe pas. Le schéma en champ libre ne sert donc pas à autoriser un accès dans ce local (INRS ED 6127, p. 40).

Question flash · valider le repère

B0 autorise-t-il les travaux non électriques dans le voisinage renforcé BT ?

- ◯ Oui avec des gants
- ◯ Non

Références : E2 · E3 · E4

E04 · PARCOURS ADONIS

E04

Travaux non électriques : préparer et interrompre

Organiser le chantier dans les limites de la mission.

01 NIVEAU ADONIS · INDISPENSABLE EN SÉANCE

Avant de commencer : identifier le responsable, décrire la tâche, vérifier l'accès, les instructions et le balisage, reconnaître les installations concernées et les autres activités. Le chargé de chantier et l'exécutant n'ont pas le même rôle ; la fonction doit être précisée.

L'exécutant de travaux d'ordre non électrique agit sous la conduite et la surveillance prévues ; il ne travaille pas seul dans ce cadre. Une information manquante se traite avant de commencer. L'habitude ou l'urgence commerciale ne remplacent pas l'organisation de la sécurité.

H0/B0 ne donne pas compétence pour remplacer une prise, effectuer une VAT, rechercher une panne ou assurer une consignation. Le personnel chargé de ces opérations intervient avec ses compétences et habilitations adaptées. Ne pas assimiler « hors tension » supposé à une mise en sécurité établie.

02 DÉCISION TERRAIN · CAS ADONIS

Une tâche de nettoyage est interrompue par l'ouverture d'une enveloppe électrique à proximité.

Comparer avec le raisonnement attendu

Suspendre et rester hors exposition. Faire réévaluer la situation par le responsable ; ne pas poursuivre avec une simple vigilance accrue.

03 APPROFONDIR · MÉTHODE, EXCEPTIONS ET LIMITES

Le simple usage normal d'un matériel électrique en bon état n'est pas automatiquement une opération exigeant une habilitation. Inversement, une opération électrique ne devient pas non électrique parce qu'elle paraît courte. Décrire l'action et son environnement, puis appliquer l'analyse et les consignes compétentes.

Question flash · valider le repère

Peut-on se fier au voyant éteint pour conclure à l'absence de tension ?

- ◯ Non
- ◯ Oui

Références : E2 · E3

E05 · PARCOURS ADONIS

E05

Matériels et anomalies dans l’hôtel

Observer sans ouvrir, réparer ou diagnostiquer.

01 NIVEAU ADONIS · INDISPENSABLE EN SÉANCE

Observer les enveloppes, cordons, prises et traces visibles sans ouvrir les matériels. Décrire ce qui est vu : gaine coupée, fixation rompue, liquide à proximité, odeur, bruit ou échauffement. Éviter un diagnostic technique improvisé.

Le tableau électrique, le dispositif différentiel et le disjoncteur ont des fonctions à comprendre, mais leur présence ne garantit pas l’absence de danger. Un arrêt d’urgence n’est pas une preuve de séparation de toutes les sources. Une protection qui déclenche à nouveau exige un relais ; le parcours n’enseigne pas à la réarmer.

Empêcher l’utilisation involontaire dans les limites des consignes, identifier l’équipement et transmettre lieu, heure et faits. Ne pas masquer un défaut avec du ruban adhésif, ne pas retirer une protection et ne pas rendre le matériel au client avant décision compétente.

02 DÉCISION TERRAIN · CAS ADONIS

Une cliente signale une prise qui chauffe et une odeur inhabituelle.

Comparer avec le raisonnement attendu

Faire cesser l’usage selon les consignes sans toucher une partie dangereuse, protéger l’accès et alerter le responsable technique ; si un sinistre est suspecté, déclencher l’organisation d’urgence.

03 APPROFONDIR · MÉTHODE, EXCEPTIONS ET LIMITES

Les photographies servent à l'observation. Le tableau ancien fourni n'est pas une référence de conformité. Les classes de protection et indices décrivent certaines caractéristiques du matériel ; ils ne dispensent pas de lire sa notice et de vérifier son état, l'environnement et les conditions d'utilisation.

Question flash · valider le repère

Quelle information transmettre en priorité ?

- ◯ Un diagnostic de câblage supposé
- ◯ Le lieu, le matériel et les faits observés

Références : E2 · E3

E06 · PARCOURS ADONIS

E06

Accident, incendie et alerte

Protéger sans devenir une seconde victime.

01 NIVEAU ADONIS · INDISPENSABLE EN SÉANCE

Ne pas toucher une victime ou un équipement tant que le danger électrique n'est pas maîtrisé. Empêcher les tiers de s'exposer. Appliquer une consigne de coupure accessible et identifiée seulement si elle peut être exécutée sans danger ; sinon maintenir l'éloignement et alerter.

Donner le lieu exact, les accès, la nature électrique du danger, le nombre de victimes, leur état apparent et les actions réalisées. Suivre les instructions des secours et les consignes du site. Une fois l'accès sûr, agir selon sa formation et les instructions reçues.

En cas d'incendie : déclencher l'alerte, préserver l'évacuation et ne pas improviser un moyen d'extinction. L'usage d'un extincteur dépend de la formation et des conditions de sécurité. Ne pas remettre en service l'installation sinistrée de sa propre initiative.

02 DÉCISION TERRAIN · CAS ADONIS

Une personne est au sol près d'un équipement ; l'état de l'alimentation est inconnu.

Comparer avec le raisonnement attendu

Protéger le sauveteur et les tiers, faire traiter le danger sans exposition, alerter et suivre les consignes. Ne pas se précipiter au contact.

03 APPROFONDIR · MÉTHODE, EXCEPTIONS ET LIMITES

Une ligne tombée au sol, un engin en contact avec une ligne et une installation HT exigent un éloignement et un relais spécialisé ; ne pas extrapoler la limite BT de 0,30 m. Après l'événement, conserver les faits utiles au retour d'expérience. La formation de ce parcours ne remplace pas une formation de secouriste.

Question flash · valider le repère

Quelle priorité avant le contact avec la victime ?

- ◯ La tirer immédiatement
- ◯ Maîtriser le risque d'exposition

Références : E2 · E3

F01 · HACCP · CONSUL TEAM

Hygiène des mains

Ressource Consulteam ; voir les crédits médias. Sélectionner pour agrandir.

1. **Identifier le changement de tâche**
2. **Retirer les gants souillés**
3. **Laver, rincer et sécher selon le protocole**
4. **Reprendre avec des moyens propres**

> **Point de vigilance.** Les gants ne remplacent pas le lavage.

Preuve utile. Disponibilité eau, savon et séchage ; observation du geste.

Références : H1

Revenir au cours associé →

Conception et adaptation pédagogique : Benoît Deflandre

F02 · HACCP · CONSUL TEAM

Chaîne du froid

Ressource Consulteam ; voir les crédits médias. Sélectionner pour agrandir.

1. **Identifier le produit et son critère**
2. **Distinguer mesure d’air et mesure du produit**
3. **Réduire les sorties et protéger les denrées**
4. **Isoler et signaler tout écart**

> **Point de vigilance.** Un refroidissement ultérieur ne prouve pas la sécurité.

Preuve utile. Produit/lot, heure, mesure, appareil, critère, décision.

Références : H1 · H3

Revenir au cours associé →

Conception et adaptation pédagogique : Benoît Deflandre

F03 · HACCP · CONSUL TEAM

Réception des denrées

Ressource Consulteam ; voir les crédits médias. Sélectionner pour agrandir.

1. **Rapprocher livraison et commande**
2. **Contrôler emballage, lot et dates**
3. **Vérifier les conditions de conservation**
4. **Accepter ou isoler/refuser suivant la procédure**

> **Point de vigilance.** Pas de tolérance universelle « +2 °C pendant 2 h ».

Preuve utile. Fournisseur, lot, quantités, contrôles, décision et responsable.

Références : H1 · H3

Revenir au cours associé →

Conception et adaptation pédagogique : Benoît Deflandre

F04 · HACCP · CONSUL TEAM

Contamination croisée

Ressource Consulteam ; voir les crédits médias. Sélectionner pour agrandir.

1. **Repérer cru, sale et prêt à consommer**
2. **Séparer flux et ustensiles**
3. **Nettoyer entre usages selon le plan**
4. **Évaluer les aliments déjà exposés**

> **Point de vigilance.** Changer la pince ne retire pas une contamination transférée.

Preuve utile. Organisation des zones, matériel et contrôle de mise en œuvre.

Références : H1

Revenir au cours associé →

Conception et adaptation pédagogique : Benoît Deflandre

F05 · HACCP · CONSUL TEAM

Allergènes au buffet

Ressource Consulteam ; voir les crédits médias. Sélectionner pour agrandir.

1. **Vérifier recette et ingrédients réels**
2. **Actualiser la matrice écrite**
3. **Attribuer les ustensiles et prévenir les transferts**
4. **Répondre sur preuve ou annoncer l’incertitude**

> **Point de vigilance.** Ne pas garantir « sans » sur la seule apparence.

Preuve utile. Recette datée, étiquettes fournisseur, validation de l’information.

Références : H4

Revenir au cours associé →

Conception et adaptation pédagogique : Benoît Deflandre

F06 · HACCP · CONSUL TEAM

Nettoyage-désinfection

Ressource Consulteam ; voir les crédits médias. Sélectionner pour agrandir.

1. **Lire la notice et la FDS**
2. **Retirer les souillures puis appliquer le protocole**
3. **Respecter dilution, contact et rinçage requis**
4. **Contrôler et enregistrer**

> **Point de vigilance.** Ne jamais mélanger les produits ni improviser une dose.

Preuve utile. Zone, produit, méthode, opérateur, contrôle et écart.

Références : H1 · H7 · H8

Revenir au cours associé →

Conception et adaptation pédagogique : Benoît Deflandre

F07 · HACCP · CONSUL TEAM

Non-conformité sanitaire

Ressource Consulteam ; voir les crédits médias. Sélectionner pour agrandir.

1. **Stopper l’exposition**
2. **Identifier et isoler le lot**
3. **Alerter puis décider selon les critères**
4. **Tracer, rechercher la cause et vérifier**

> **Point de vigilance.** Ni goût ni odeur ne valent preuve de sécurité.

Preuve utile. Fiche écart, quantité concernée, décision et efficacité.

Références : H5 · H6

Revenir au cours associé →

Conception et adaptation pédagogique : Benoît Deflandre

F08 · HACCP · CONSUL TEAM

Traçabilité et dates

Ressource Consulteam ; voir les crédits médias. Sélectionner pour agrandir.

1. **Conserver le lien fournisseur-produit-lot**
2. **Relier au service ou à la fabrication**
3. **Lire DLC/DDM et conditions après ouverture**
4. **Retrouver les éléments pour retrait/rappel**

> **Point de vigilance.** Aucune durée d'archivage unique ne convient à tous les documents.

Preuve utile. Lot, réception, utilisation, quantités et décisions.

Références : H5 · H6

Revenir au cours associé →

Conception et adaptation pédagogique : Benoît Deflandre

F09 · HSE · CONSUL TEAM

Identifier un danger

Ressource Consulteam ; voir les crédits médias. Sélectionner pour agrandir.

1. **Décrire la tâche réelle**
2. **Repérer la source de dommage**
3. **Identifier qui est exposé et comment**
4. **Nommer le dommage possible**

> **Point de vigilance.** Un mot comme « chimique » seul ne décrit pas la situation.

Preuve utile. Lieu, activité, personnes, conditions et observations.

Références : S1 · S3

Revenir au cours associé →

Conception et adaptation pédagogique : Benoît Deflandre

F10 · HSE · CONSUL TEAM

Analyser une situation

Ressource Consulteam ; voir les crédits médias. Sélectionner pour agrandir.

1. **Observer avec les salariés**
2. **Décrire durée et fréquence d’exposition**
3. **Vérifier les protections réelles**
4. **Justifier la priorité et les incertitudes**

> **Point de vigilance.** Un score ne doit pas retarder la maîtrise d’un danger immédiat.

Preuve utile. Situation, exposition, maîtrise, justification et priorité.

Références : S1 · S3

Revenir au cours associé →

Conception et adaptation pédagogique : Benoît Deflandre

F11 · HSE · CONSUL TEAM

EvRP et DUERP

Ressource Consulteam ; voir les crédits médias. Sélectionner pour agrandir.

1. **Définir les unités de travail**
2. **Évaluer les risques réels**
3. **Transcrire les résultats**
4. **Mettre à jour et suivre les actions**

> **Point de vigilance.** Le seuil de 11 salariés concerne la mise à jour annuelle seulement.

Preuve utile. Version datée, participants, risques, actions et déclencheur.

Références : S1 · S2 · S5

Revenir au cours associé →

Conception et adaptation pédagogique : Benoît Deflandre

F12 · HSE · CONSUL TEAM

Hiérarchie de prévention

Ressource Consulteam ; voir les crédits médias. Sélectionner pour agrandir.

1. **Chercher à éviter le risque**
2. **Agir à la source et adapter le travail**
3. **Privilégier les protections collectives**
4. **Compléter par organisation, instructions et EPI**

> **Point de vigilance.** Un EPI n'efface pas une cause organisationnelle.

Preuve utile. Mesures comparées et raisons du choix.

Références : S1 · S2 · S5

Revenir au cours associé →

Conception et adaptation pédagogique : Benoît Deflandre

F13 · HSE · CONSUL TEAM

Signaler une anomalie

Ressource Consulteam ; voir les crédits médias. Sélectionner pour agrandir.

1. **Se protéger dans son périmètre**
2. **Décrire les faits et le lieu**
3. **Alerter le bon interlocuteur**
4. **Suivre le traitement jusqu'au retour terrain**

> **Point de vigilance.** Ne pas diagnostiquer ou réparer hors compétence.

Preuve utile. Signalement, destinataire, urgence et état du traitement.

Références : S1 · S3 · S6

Revenir au cours associé →

Conception et adaptation pédagogique : Benoît Deflandre

F14 · HSE · CONSUL TEAM

Plan d’actions

Ressource Consulteam ; voir les crédits médias. Sélectionner pour agrandir.

1. **Nommer la situation à traiter**
2. **Fixer mesure, responsable et moyens**
3. **Définir échéance et preuve**
4. **Vérifier l’efficacité avant clôture**

> **Point de vigilance.** Ce tableau ne remplace pas le plan de prévention des entreprises extérieures.

Preuve utile. Action, échéance, avancement, résultat et réévaluation.

Références : S1 · S4

Revenir au cours associé →

Conception et adaptation pédagogique : Benoît Deflandre

F15 · HSE · CONSUL TEAM

Brief sécurité

Ressource Consulteam ; voir les crédits médias. Sélectionner pour agrandir.

1. **Partir d’une situation concrète**
2. **Dire ce qui change et qui est concerné**
3. **Faire reformuler l’action attendue**
4. **Vérifier sa mise en œuvre**

> **Point de vigilance.** « Faites attention » ne décrit aucune action.

Preuve utile. Sujet, consigne, participants et retour observé.

Références : S1 · S3

Revenir au cours associé →

Conception et adaptation pédagogique : Benoît Deflandre

F16 · H0B0 · CONSUL TEAM

Reconnaître le risque électrique

Ressource Consulteam ; voir les crédits médias. Sélectionner pour agrandir.

1. **Observer sans ouvrir**
2. **Repérer détérioration, eau ou échauffement**
3. **Suspendre l’usage selon les consignes**
4. **Alerter le relais compétent**

> **Point de vigilance.** Un appareil peut fonctionner et être dangereux.

Preuve utile. Lieu, équipement, défaut visible et mesure prise.

Références : E2 · E3

Revenir au cours associé →

Conception et adaptation pédagogique : Benoît Deflandre

F17 · H0B0 · CONSUL TEAM

Zones et signalisation

Ressource Consulteam ; voir les crédits médias. Sélectionner pour agrandir.

1. **Identifier accès et responsable**
2. **Lire les limites expliquées**
3. **Intégrer outils, corps et charges**
4. **Suspendre si les conditions changent**

> **Point de vigilance.** Ne pas transposer une distance BT à une ligne HT.

Preuve utile. Instruction reçue, zone et conditions de travail.

Références : E2 · E3 · E4

Revenir au cours associé →

Conception et adaptation pédagogique : Benoît Deflandre

F18 · H0B0 · CONSUL TEAM

Limites H0/B0

Ressource Consulteam ; voir les crédits médias. Sélectionner pour agrandir.

1. **Nommer la mission exacte**
2. **Vérifier titre et instructions**
3. **Rester dans l'ordre non électrique**
4. **Demander le relais pour toute autre opération**

> **Point de vigilance.** Formation et questionnaire ne délivrent pas le titre.

Preuve utile. Mission, rôle, restrictions et interlocuteur.

Références : E1 · E2

Revenir au cours associé →

Conception et adaptation pédagogique : Benoît Deflandre

F19 · H0B0 · CONSUL TEAM

Matériel détérioré

Ressource Consulteam ; voir les crédits médias. Sélectionner pour agrandir.

1. **Cesser l’usage selon les consignes**
2. **Empêcher une réutilisation involontaire**
3. **Identifier et signaler**
4. **Attendre la décision compétente**

> **Point de vigilance.** Ni ruban adhésif ni démontage improvisé.

Preuve utile. Identification, défaut, heure et prise en charge.

Références : E2 · E3

Revenir au cours associé →

Conception et adaptation pédagogique : Benoît Deflandre

F20 · H0B0 · CONSUL TEAM

Accès au local électrique

Ressource Consulteam ; voir les crédits médias. Sélectionner pour agrandir.

1. **Vérifier l’autorisation et la mission**
2. **Identifier conduite et surveillance**
3. **Reconnaître le cheminement prévu**
4. **Ne pas pénétrer si les conditions sont inconnues**

> **Point de vigilance.** Une porte ouverte n’est pas une autorisation.

Preuve utile. Responsable, instructions et périmètre d’accès.

Références : E2 · E3

Revenir au cours associé →

Conception et adaptation pédagogique : Benoît Deflandre

F21 · H0B0 · CONSUL TEAM

Balisage du chantier

Ressource Consulteam ; voir les crédits médias. Sélectionner pour agrandir.

1. **Prendre connaissance de la zone**
2. **Respecter les obstacles et les cheminements**
3. **Anticiper l'encombrement des charges**
4. **Arrêter si une protection est déplacée**

> **Point de vigilance.** Ne pas déplacer une protection électrique pour gagner de la place.

Preuve utile. Organisation expliquée et anomalie transmise.

Références : E2 · E3 · E4

Revenir au cours associé →

Conception et adaptation pédagogique : Benoît Deflandre

F22 · H0B0 · CONSUL TEAM

Accident ou anomalie grave

Ressource Consulteam ; voir les crédits médias. Sélectionner pour agrandir.

1. **Ne pas s’exposer ni toucher avant sécurité**
2. **Empêcher l’approche des tiers**
3. **Alerter avec lieu, danger et victimes**
4. **Suivre les consignes et le relais des secours**

> **Point de vigilance.** Un arrêt d’urgence ne prouve pas l’absence de toutes les alimentations.

Preuve utile. Alerte, actions sans exposition et faits utiles.

Références : E2 · E3

Revenir au cours associé →

Conception et adaptation pédagogique : Benoît Deflandre

KIT D'ANIMATION · 5 ATELIERS

Cas Adonis : de l'observation à la décision

Cinq scénarios prêts à animer, avec consignes, rôles, preuves attendues et débrief. Les faits sont fictifs : les remplacer par les conditions réelles avant tout emploi opérationnel.

90 min	45 min	45 min	30 min
lancement + deux cas courts	cas HACCP fil rouge	HSE / coactivité	H0/B0 et restitution

Constituer des tables de 3 à 5 personnes. Prévoir feuilles, feutres, accès aux fiches réflexes et documents internes du site. Les notes restent dans cette page jusqu'à sa fermeture ; ne pas saisir de données de santé ou d'informations clients.

ATELIER 01 · HACCP

45 min

Flux petit-déjeuner

Mise en situation

Un chariot arrive avec un lot de produits réfrigérés. L'étiquette produit précise un critère interne pré-validé ; le groupe le reporte tel quel, sans l'inventer. Une barquette est mouillée, le bon de livraison est incomplet et le buffet ouvre dans 25 minutes.

Rôles

Équipe buffet : responsable de salle, réception, cuisine, observateur des preuves.

Consigne au groupe

Cartographier réception → stockage → préparation → buffet. Pour chaque étape : danger, maîtrise prévue, fait observé, décision, preuve.

Livrable attendu

Une carte de flux annotée, une décision justifiée et trois preuves à conserver.

0–5 min
Lire le contexte, répartir les rôles, isoler les faits.

5–15 min
Construire l'analyse sur feuille ou support interne.

15–45 min
Choisir les décisions, les preuves et la restitution.

Analyse et décisions de l'équipe

Faits observés / risque / décision / preuve / responsable

Pour approfondir la décision

La pression horaire ne transforme pas une information manquante en conformité. Isoler, tracer l'écart et appliquer la procédure interne ou appeler le responsable

habilité à décider.

ATELIER 02 · HSE

30 min

Housekeeping et mini-EvRP

Mise en situation

Le chariot bloque partiellement un passage. Les kits de linge sont manipulés en cadence ; un produit de nettoyage est transvasé dans un contenant non étiqueté. La chambre témoin est prête dans 12 minutes.

Rôles

Étage : gouvernante, agent de chambre, observateur des gestes, rapporteur.

Consigne au groupe

Décrire la tâche réelle, les personnes exposées, les causes et les protections disponibles. Prioriser deux mesures à la source ou d'organisation avant la consigne individuelle.

Livrable attendu

Un mini-tableau EvRP : situation, risque, action, responsable, échéance, contrôle.

0–5 min
Lire le contexte, répartir les rôles, isoler les faits.

5–15 min
Construire l'analyse sur feuille ou support interne.

15–30 min
Choisir les décisions, les preuves et la restitution.

Analyse et décisions de l'équipe

Faits observés / risque / décision / preuve / responsable

Pour approfondir la décision

Une observation de poste vaut mieux qu'un rappel abstrait. La mesure retenue doit être attribuée, datée et revue sur le terrain.

ATELIER 03 · HSE

35 min

Maintenance et entreprise extérieure

Mise en situation

Une société doit intervenir au-dessus d'une zone de circulation ; la plage horaire a changé et un nettoyage est en cours à proximité. Le groupe reçoit un descriptif de travaux, mais aucun plan de prévention complété.

Rôles

Accueil, responsable maintenance, représentant de l'entreprise extérieure, observateur de coactivité.

Consigne au groupe

Préparer les questions de coordination : accès, zones, circulation, balisage, phasage, consignes d'urgence, restitution. Distinguer ce qui relève du plan d'actions Adonis et du plan de prévention de coactivité.

Livrable attendu

Une feuille de questions à traiter avant autorisation de commencer et une règle d'arrêt claire.

0–5 min
Lire le contexte, répartir les rôles, isoler les faits.

5–15 min
Construire l'analyse sur feuille ou support interne.

15–35 min
Choisir les décisions, les preuves et la restitution.

Analyse et décisions de l'équipe

Faits observés / risque / décision / preuve / responsable

Pour approfondir la décision

Le plan d'actions traite les risques de l'établissement. Le plan de prévention organise les risques liés à l'interférence des activités : il se prépare avec les

entreprises concernées.

ATELIER 04 · HOBO

25 min

Anomalie en chambre

Mise en situation

En entrant dans une chambre, l'agent constate une prise détériorée et une odeur inhabituelle. Le couloir est fréquenté et le client doit arriver bientôt.

Rôles

Agent d'étage, réception, responsable de secteur, observateur du périmètre.

Consigne au groupe

Rédiger le signalement factuel. Définir la protection du passage, le relais et ce qui ne doit pas être tenté par la personne formée H0/B0.

Livrable attendu

Un message de signalement neutre, une mesure immédiate de protection et une demande de relais.

0–5 min
Lire le contexte, répartir les rôles, isoler les faits.

5–15 min
Construire l'analyse sur feuille ou support interne.

15–25 min
Choisir les décisions, les preuves et la restitution.

Analyse et décisions de l'équipe

Faits observés / risque / décision / preuve / responsable

Pour approfondir la décision

Ne pas diagnostiquer, ouvrir, réparer ou remettre sous tension. Écarter de l'exposition selon les consignes du site, signaler et faire intervenir la personne compétente.

ATELIER 05 · HSE

20 min

Brief de sécurité avant service

Mise en situation

Avant un service dense, une livraison est annoncée pendant le passage des clients. Le groupe doit produire un brief de 90 secondes qui donne une consigne compréhensible et un moyen de vérifier qu'elle est tenue.

Rôles

Manager de service, deux salariés, observateur du brief.

Consigne au groupe

Formuler une consigne de circulation, faire reformuler, attribuer la surveillance et nommer le signal de changement qui impose une nouvelle décision.

Livrable attendu

Un script de 90 secondes et un point de contrôle observable.

0–5 min
Lire le contexte, répartir les rôles, isoler les faits.

5–15 min
Construire l'analyse sur feuille ou support interne.

15–20 min
Choisir les décisions, les preuves et la restitution.

Analyse et décisions de l'équipe

Faits observés / risque / décision / preuve / responsable

Pour approfondir la décision

Un brief devient opérationnel lorsque chacun sait quoi faire, qui alerter et comment vérifier. Une reformulation vaut mieux qu'une approbation polie.

Plan d’actions · modèle

Ce modèle ne remplace pas un plan de prévention réglementaire des entreprises extérieures.

Situation / risque	Mesure immédiate et durable	Responsable / moyens	Échéance	Preuve / efficacité
À renseigner				
À renseigner				

SUIVRE · OBSERVER · ÉVALUER

Outils HSE

Un espace de travail réel pour transformer les observations de terrain et les mises en situation en actions suivies : tableau de bord, cotation EvRP, plan d'actions, observations, contrôles, préparation de coactivité et évaluation formative fonctionnent directement dans le navigateur.

> **Usage :** ces outils organisent le suivi de séance. Ils ne remplacent ni le DUERP, ni le plan de prévention, ni une habilitation électrique. Les données restent uniquement dans le navigateur utilisé (aucun envoi, aucun serveur).

Tableau de bord HSE

Indicateurs calculés en direct à partir des cotations, actions, observations, contrôles et évaluations enregistrées dans ce navigateur.

0 **Cotations EvRP réalisées** aucune priorité 1	**0/0** **Actions prévention ouvertes** 0 à échéance ≤ 7 jours	**0** **Observations terrain (30 j)** 0 au total
0 **Contrôles non conformes** sur 0 contrôle(s)	**0** **Coactivités préparées** entreprises extérieures	**—** **Dernière évaluation formative** aucune évaluation

Cotation EvRP

Unité de travail, danger, personnes exposées, gravité, probabilité, exposition/maîtrise. La justification est obligatoire : une cotation sans justification n'a pas de valeur. Chaque cotation peut être transférée vers le plan d'actions.

> **EvRP / DUERP :** cet outil facilite l'observation et la priorisation. L'évaluation des risques et sa transcription au document unique relèvent de l'employeur et de son organisation.

Aucune ligne enregistrée pour le moment. Utilisez le formulaire ci-dessus.

Plan d'actions prévention

Action, source du risque, pilote, échéance, statut, preuve et vérification d'efficacité. Reçoit aussi les actions transférées depuis la cotation EvRP.

Aucune ligne enregistrée pour le moment. Utilisez le formulaire ci-dessus.

Observation terrain / situation dangereuse / presque-accident

Faits objectivés, zone, personnes concernées, mesure immédiate, transmission et suite donnée — sans collecte de données médicales.

Aucune ligne enregistrée pour le moment. Utilisez le formulaire ci-dessus.

Contrôles HSE

Zone/équipement, point contrôlé, résultat, écart, action, pilote, échéance et preuve.

Aucune ligne enregistrée pour le moment. Utilisez le formulaire ci-dessus.

Préparation de coactivité

Entreprise extérieure, travaux, zone, interférences, accès/balisage, coordination et décision à prendre.

> Cette fiche prépare les échanges avec une entreprise extérieure ; elle **ne constitue pas** automatiquement le plan de prévention exigible.

Aucune coactivité préparée pour le moment.

Évaluation formative

Critères observables lors d'un cas ou d'une mise en situation Adonis. Résultat calculé, axes de reprise et export CSV de l'historique.

> Grille pédagogique formative — ne délivre **ni habilitation, ni certification**. À ne pas confondre avec une évaluation réglementaire.

Nom du stagiaire (optionnel)

Cas / mise en situation observée

Ex. Cas Adonis — chariot d'entretien

Critères observables

Identifie la situation dangereuse ou le risque présent dans le cas proposé

—

Applique la conduite à tenir adaptée (alerte, mise en sécurité, balisage)

—

Utilise le vocabulaire et les repères HSE appropriés (EvRP, plan d'actions, coactivité)

—

Respecte le périmètre H0/B0 sans réaliser de geste électrique interdit

—

Formalise une observation terrain de façon factuelle, sans jugement

—

Propose une mesure de prévention réaliste et proportionnée

—

Sait à qui transmettre l’information et dans quel délai

—

Distingue ce qui relève de l’employeur (DUERP, habilitation) de sa propre vigilance

—

Derniers résultats

Aucun historique pour le moment.

Classeur HSE téléchargeable (complément)

Lire le périmètre des outils HSE → · Revenir au module Référent HSE → · Passer à l’évaluation finale séparée →

Limites à conserver dans l’animation

EvRP / DUERP : les outils facilitent l’observation et le suivi. L’évaluation des risques et sa transcription relèvent de l’employeur et de son organisation.

Entreprises extérieures : la fiche de coactivité prépare les échanges ; elle ne constitue pas un plan de prévention.

H0/B0 : une formation et une évaluation de situation ne délivrent jamais une habilitation électrique ; aucune extension vers BS, BE ou BR n’est induite.

ESPACE DE TRAVAIL PMS

Outils PMS

Un espace de travail réel — pas une liste de téléchargements. Tableau de bord, calculateur de criticité, suivi des températures, réception, registre de non-conformités, audit interne et plan de nettoyage fonctionnent directement dans le navigateur, sans connexion et sans Excel. Les 19 supports d'origine restent disponibles en complément.

> **Usage :** ces outils organisent le suivi de séance. Chaque seuil, fréquence, procédure et responsable doit être vérifié et validé par l'établissement avant tout emploi comme enregistrement officiel du PMS. Les données restent uniquement dans le navigateur utilisé (aucun envoi, aucun serveur).

Tableau de bord PMS

Indicateurs calculés en direct à partir des relevés, réceptions, non-conformités et audits enregistrés dans ce navigateur.

0 **Relevés de température** aucun écart	**0** **Réceptions enregistrées** sans réserve	**0/0** **Non-conformités ouvertes** sur le registre PMS
0 **Actions à échéance ≤ 7 jours** à traiter en priorité	**—** **Dernier audit interne** aucun audit réalisé	**0** **Lignes du plan nettoyage** nettoyage / maintenance

Calculateur de criticité HACCP

Méthode Fréquence × Gravité × Maîtrise. Chaque cotation est enregistrée avec son analyse et peut être transférée en un clic vers le registre de non-conformités / plan d'actions.

> Seuils et méthode **pédagogiques Consul Team**, non réglementaires — la classification définitive d'un CCP relève du PMS validé par l'établissement.

Aucune ligne enregistrée pour le moment. Utilisez le formulaire ci-dessus.

Suivi des températures

Relevé daté, zone/équipement, seuil validé localement, mesure, écart et décision. L'écart est suggéré automatiquement à partir du seuil saisi (formats « ≤ 4 », « ≥ -18 », « -18 à -15 ») et reste modifiable.

Aucune ligne enregistrée pour le moment. Utilisez le formulaire ci-dessus.

Réception / traçabilité

Contrôle à réception : fournisseur, produit, lot, DLC/DDM, état, température observée, décision et action. Tableau exportable en CSV.

Aucune ligne enregistrée pour le moment. Utilisez le formulaire ci-dessus.

Registre de non-conformités

Fait constaté, détection, mise en sécurité immédiate, cause, action corrective, pilote, échéance, statut, preuve et vérification d’efficacité. Ce registre reçoit aussi les écarts transférés depuis le calculateur de criticité et l’audit interne.

Aucune ligne enregistrée pour le moment. Utilisez le formulaire ci-dessus.

Audit interne PMS

Grille de 40 points répartis en 10 catégories (hygiène, flux, réception, températures, nettoyage-désinfection, traçabilité, allergènes, maintenance/métrologie, formation, gestion des écarts). Le score et les points non conformes peuvent être transférés au registre de non-conformités.

> Auto-évaluation interne, sans valeur d'audit officiel ni de certification.

1. Hygiène du personnel et tenue

Tenue de travail dédiée, propre et changée régulièrement

—

Lavage des mains organisé (points d'eau, savon, essuie-mains, affichage)

—

Absence de bijoux ; protections de plaies visibles si besoin

—

Aptitude au poste et sensibilisation hygiène à jour

—

2. Flux et organisation des locaux

Séparation des flux propre/sale respectée

—

Zones de stockage distinctes (sec, froid positif, froid négatif) identifiées

—

Locaux et équipements en bon état d'entretien général

—

Accès aux zones sensibles limité au personnel autorisé

—

3. Réception des marchandises

Contrôle systématique à réception (aspect, température, DLC/DDM, emballage)

—

Bons de livraison conservés et exploitables

—

Procédure de refus formalisée en cas de non-conformité

—

Déchargement rapide, sans rupture de la chaîne du froid

—

4. Maîtrise des températures (CCP)

Relevés de température réalisés selon la fréquence définie

—

Températures de stockage conformes aux seuils validés localement

—

Thermomètres/sondes étalonnés ou vérifiés périodiquement

—

Procédure d’action corrective formalisée en cas de dérive

—

5. Nettoyage et désinfection

Plan de nettoyage-désinfection affiché et à jour

—

Traçabilité des opérations réalisées (fiches ou registre renseignés)

—

Produits et dosages conformes aux fiches techniques

—

Matériel de nettoyage dédié par zone

—

6. Traçabilité

Étiquetage des denrées ouvertes/reconditionnées (date, contenu)

—

Conservation des étiquettes fournisseurs et lots pendant la durée requise

—

Capacité à retracer un produit de la réception au service

—

Gestion documentée des retraits/rappels le cas échéant

—

7. Allergènes

Liste des 14 allergènes majeurs tenue à jour pour les plats proposés

—

Information client disponible et accessible

—

Prévention des contaminations croisées formalisée

—

Personnel sensibilisé à la gestion d’une demande allergène

—

8. Maintenance et métrologie

Registre de maintenance des équipements sensibles tenu à jour

—

Vérification périodique des enceintes froides et de cuisson

—

Interventions correctives tracées et closes

—

Fréquences de maintenance définies pour les équipements clés

—

9. Formation du personnel

Personnel formé à l’hygiène alimentaire selon le poste occupé

—

Attestations ou preuves de formation disponibles

—

Nouveaux arrivants sensibilisés avant prise de poste

—

Rappels ou briefings hygiène réalisés périodiquement

—

10. Gestion des écarts et amélioration continue

Non-conformités enregistrées de façon systématique

—

Actions correctives tracées avec pilote et échéance

—

Vérification de l'efficacité des actions réalisée

—

Audit interne PMS réalisé au moins une fois par an

—

Derniers résultats

Aucun historique pour le moment.

Plan de nettoyage-désinfection et maintenance

Tableau directement utilisable : zone/équipement, produit ou opération, fréquence, responsable, méthode de contrôle, dernière réalisation et preuve. Lignes ajoutables à volonté.

Aucune ligne de plan pour le moment.

Supports PMS téléchargeables (compléments)

Les 19 supports extraits de la maquette PMS fournie restent disponibles hors connexion, en complément des outils web ci-dessus — ils ne les remplacent pas.

PDF · MODÈLE PMS

Fiche Chaine Froid

Support extrait de la maquette PMS fournie, disponible hors connexion.

Télécharger le document ↓

PDF · MODÈLE PMS

Fiche Controle Reception

Support extrait de la maquette PMS fournie, disponible hors connexion.

Télécharger le document ↓

PDF · MODÈLE PMS

Fiche Cuisson Temperature

Support extrait de la maquette PMS fournie, disponible hors connexion.

Télécharger le document ↓

PDF · MODÈLE PMS

Fiche Dangers Alimentaires

Support extrait de la maquette PMS fournie, disponible hors connexion.

Télécharger le document ↓

PDF · MODÈLE PMS

Fiche Gestion Dechets

Support extrait de la maquette PMS fournie, disponible hors connexion.

Télécharger le document ↓

PDF · MODÈLE PMS

Fiche Gestion TIAC

Support extrait de la maquette PMS fournie, disponible hors connexion.

Télécharger le document ↓

PDF · MODÈLE PMS

Fiche Hygiene Personnel

Support extrait de la maquette PMS fournie, disponible hors connexion.

Télécharger le document ↓

PDF · MODÈLE PMS

Fiche Lavage Mains

Support extrait de la maquette PMS fournie, disponible hors connexion.

Télécharger le document ↓

PDF · MODÈLE PMS

Fiche Nettoyage Desinfection

Support extrait de la maquette PMS fournie, disponible hors connexion.

Télécharger le document ↓

PDF · MODÈLE PMS

Fiche Rappel Produit

Support extrait de la maquette PMS fournie, disponible hors connexion.

Télécharger le document ↓

PDF · MODÈLE PMS

Fiche Tracabilite Aval

Support extrait de la maquette PMS fournie, disponible hors connexion.

Télécharger le document ↓

PDF · MODÈLE PMS

Tableau Temperatures Reglementaires

Support extrait de la maquette PMS fournie, disponible hors connexion.

Télécharger le document ↓

XLSX · MODÈLE PMS

Fiche Tracabilite Produits

Support extrait de la maquette PMS fournie, disponible hors connexion.

Télécharger le tableur ↓

XLSX · MODÈLE PMS

Grille Audit PMS

Support extrait de la maquette PMS fournie, disponible hors connexion.

Télécharger le tableur ↓

XLSX · MODÈLE PMS

Plan Nettoyage Desinfection

Support extrait de la maquette PMS fournie, disponible hors connexion.

Télécharger le tableur ↓

XLSX · MODÈLE PMS

Registre Maintenance

Support extrait de la maquette PMS fournie, disponible hors connexion.

Télécharger le tableur ↓

XLSX · MODÈLE PMS

Registre Non Conformites

Support extrait de la maquette PMS fournie, disponible hors connexion.

Télécharger le tableur ↓

XLSX · MODÈLE PMS

Releves Temperature

Support extrait de la maquette PMS fournie, disponible hors connexion.

Télécharger le tableur ↓

XLSX · MODÈLE PMS

Tableau HACCP Vierge

Support extrait de la maquette PMS fournie, disponible hors connexion.

Télécharger le tableur ↓

Télécharger le classeur complémentaire OUTILS_PMS_PILOTAGE_ADONIS.xlsx ↓ — tableaux et registres hors ligne, en plus des outils web ci-dessus.

Comment utiliser ces outils pendant l'animation

1. **Présenter chaque outil comme une base de travail, jamais comme une procédure déjà approuvée par l'établissement.**
2. **Faire identifier les champs qui dépendent de l'activité réelle, des produits, des équipements et de l'organisation Adonis.**
3. **Faire valider la version complétée par les responsables compétents avant tout emploi comme enregistrement officiel.**

Utiliser le cas Flux petit-déjeuner avec ces outils →

COMPRENDRE LE PÉRIMÈTRE

Sources et références

Références consultées le 18 septembre 2026. Les règles sont rattachées aux chapitres où elles sont utilisées.

H1 · Hygiène et HACCP

Règlement (CE) 852/2004, art. 5 et annexe II, notamment ch. VIII, IX et XII

Consulter la source officielle ↗

H2 · Portée de la formation

Ministère de l'Agriculture, 16/07/2026 ; instruction DGAL/SDSSA/2026-185 du 03/04/2026

Consulter la source officielle ↗

H3 · Températures par catégorie

Arrêté du 21/12/2009, art. 3, annexe I ; annexe IV réservée à la restauration collective ; version consolidée consultée le 18/09/2026

Consulter la source officielle ↗

H4 · Allergènes

Règlement (UE) 1169/2011, art. 9, 21, 44 et annexe II ; information avant achat/consommation

Consulter la source officielle ↗

H5 · Traçabilité, retrait et rappel

Règlement (CE) 178/2002, art. 14, 18 et 19

Consulter la source officielle ↗

H6 · DLC et DDM

DGCCRF, fiche pratique DLC/DDM ; règlement (UE) 1169/2011, art. 24 et annexe X

Consulter la source officielle ↗

S1 · Principes de prévention

Code du travail L4121-1 et L4121-2

Consulter la source officielle ↗

S2 · DUERP : mises à jour

Code du travail R4121-2, version depuis le 31/03/2022

Consulter la source officielle ↗

S3 · Évaluation des risques

INRS, démarche EvRP : préparation, identification, classement et actions

Consulter la source officielle ↗

S4 · Entreprises extérieures

Code du travail R4512-2 à R4512-8 ; seuil écrit R4512-7 ; arrêté du 19/03/1993

Consulter la source officielle ↗

S5 · Plan d’actions et conservation

Code du travail L4121-3-1 ; R4121-4 pour la conservation des versions successives

Consulter la source officielle ↗

E1 · Délivrance de l’habilitation

Code du travail R4544-10, version depuis le 01/10/2025

Consulter la source officielle ↗

E2 · Limites B0, H0 et H0V

INRS, FAQ habilitation électrique ; NF C 18-510 citée comme référence normative

Consulter la source officielle ↗

E3 · Organisation des opérations

INRS, opérations sur les installations électriques ; R4544-9

Consulter la source officielle ↗

E4 · Prévention et distances

INRS ED 6127, décembre 2020, annexe 8.1 p. 40-41 ; volet médical remplacé par R4544-10 depuis octobre 2025

Consulter la source officielle ↗

H7 · Nettoyage : conditions d'efficacité

INRS, FAQ nettoyage en entreprise : notice, dosage, temps et température

Consulter la source officielle ↗

H8 · Produits chlorés : incompatibilités

INRS FT 157, recommandations, version 2017 ; mélange acides / hypochlorite

Consulter la source officielle ↗

S6 · Définition d'un ERP

Code de la construction et de l'habitation R143-2, version depuis le 01/07/2021

Consulter la source officielle ↗

Les modèles et critères pédagogiques ne constituent pas des procédures internes approuvées par Adonis. La NF C 18-510 est citée comme référence normative ; son texte protégé n'est pas reproduit. Le document INRS de 2020 est utilisé pour le zonage, avec les textes récents pour les conditions médicales.

ATTRIBUTIONS ET USAGES

Crédits des médias

Conception et adaptation pédagogique : Benoît Deflandre. Charte, logo et schémas Consulteam issus de la V7 fournie. Les schémas sont des repères pédagogiques, pas des instructions d'intervention.

Fichier	Auteur / source	Licence et adaptation
disjoncteur.jpg	Kae · Wikimedia Commons	by-sa/3.0 ; redimensionnement hérité de V7, sans modification de fond.
ddr.jpg	Diermaier · Wikimedia Commons	publicdomain/zero/1.0 ; redimensionnement hérité de V7, sans modification de fond.
arret-urgence.jpg	Cjp24 · Wikimedia Commons	by-sa/3.0 ; redimensionnement hérité de V7, sans modification de fond.
balisage-obstacle.jpg	Danrok · Wikimedia Commons	by-sa/4.0 ; redimensionnement hérité de V7, sans modification de fond.
tableau_electrique.jpg	Ressources internes fournies par Consulteam	Photographie ancienne d'observation, pas un modèle de conformité. Autorisation de réutilisation des supports déclarée par leur propriétaire dans la conversation source.
media-haccp-hero.png, media-allergen.png, media-reception-v2.png	Créations IA via ImageGen pour ce support	Scènes fictives de service, allergènes et réception ; prompts et contrôle visuel conservés dans le dossier de production.
media-hse-hero.png, media-hse-field.png, media-ergonomie-v2.png	Créations IA via ImageGen pour ce support	Scènes fictives de briefing, d'observation et d'ergonomie HSE ; aucune représentation du site réel.
media-h0b0-hero.png, media-h0b0-field.png	Créations IA via ImageGen pour ce support	Scènes fictives de balisage et de briefing ; aucun geste électrique n'est présenté comme une consigne.

Schémas des fiches

22 schémas vectoriels originaux Consulteam, construits à partir des étapes de chaque fiche, sans image tierce. Agrandissement sans perte de définition.

Vidéos

Liens vers les plateformes des éditeurs, sans téléchargement ni redistribution. L’accès en ligne ne constitue pas une autorisation générale de projection. Les droits de présentation et le contenu doivent être vérifiés avant séance.