PATS UNIVERSITY · BRIEFING PRODUK

Alur Kartu Member (KTM) — PATS University

Ringkasan alur kartu fisik dan kartu digital: dari pendaftaran, pencetakan, encode chip, sampai check-in di event. Versi 16 Oktober 2026.

BAGIAN 1 Ringkasan

KARTU FISIK

PVC **NTAG213** (NFC). Dicetak oleh **vendor** memakai kartu kosong yang disediakan perusahaan. Chip diisi dan dikunci di HQ lewat **Card Station** (Mac + reader ACR122U).

Admin lokal memakai HP-nya sendiri sebagai reader NFC/kamera; tidak ada alat tambahan di kota.

YANG TERCETAK DI KARTU

Nama, NIM, QR, desain kartu.

Lagu favorit, genre, dan quotes hanya tampil di profil digital, tidak dicetak.

ISI CHIP

Tautan `https://patsuniv.znetworks.id/c/<token>` yang ditandatangani server. Chip **dikunci** setelah ditulis (tidak bisa ditulis ulang).

URL ini permanen untuk kartu tersebut.

KARTU DIGITAL

Sebelum kartu fisik diterima, member memakai **kartu digital** di app (QR berputar tiap 30–60 detik).

Setelah kartu fisik diterima, kartu digital jadi cadangan: HP mati → pakai kartu; kartu tertinggal → pakai app.

BAGIAN 2 Alur dari daftar sampai kartu di tangan

1 **Member daftar lewat web** — Belum punya kartu

Scan QR di venue atau buka link → NIM dibuat otomatis → diarahkan ke grup WA kota. Kartu digital langsung aktif.

2 **Antrean kartu di dashboard super admin** — Dalam batch

Pilih member / buat batch → **download file cetak**: PDF per member (ukuran CR80 85,6 × 54 mm + bleed, 300 dpi, depan-belakang: nama, NIM, QR) + PDF batch + CSV daftar.

3 **Kirim ke vendor** — Dikirim ke vendor

Kartu kosong NTAG213 + file cetak dikirim ke vendor.

4 **Vendor mencetak** — Diterima HQ

Kartu yang sudah tercetak kembali ke HQ.

5 **Card Station di HQ** — Ter-encode

Scan QR tercetak dengan kamera Mac (atau ketik NIM) → tap kartu ke ACR122U → tulis tautan + token, kunci chip, catat UID ke member.

Cetak dulu, baru encode: nama yang tercetak pasti cocok dengan isi chip.

6 **Kirim ke kota** — Diterima member

Admin lokal **tap kartu saat serah terima** ke member.

BAGIAN 3 Alur check-in di event

1 **Member datang** — Member

Tunjukkan kartu fisik (atau kartu digital di app bila belum punya kartu fisik).

2 **Admin lokal memindai** — Admin lokal

Tap kartu ke HP (NFC) atau **scan QR** dengan kamera.

3 **Server memverifikasi** — Server

Token + UID + event aktif di kota itu.

Valid

Kehadiran tercatat, XP masuk. Layar konfirmasi di HP admin menampilkan **nama + foto member**.

Aturan XP masih dibahas tim.

Tidak valid

Ditolak dengan alasan:

- kartu dicabut
- bukan event kota ini
- sudah check-in

Catatan: cara check-in tercatat (NFC / QR app / manual) untuk audit HQ.

BAGIAN 4 Kasus khusus

KASUS	PENANGANAN
Kartu hilang / rusak	Admin lokal atau super admin **cabut** kartu → member masuk antrean cetak ulang → sementara pakai kartu digital.
Member pindah kota	Data member tetap, kartu tetap berlaku. Event lintas kota mengikuti aturan roaming (dibahas terpisah).
Chip tidak terbaca	Fallback scan QR tercetak; kalau QR juga rusak → kartu digital.

BAGIAN 5 Status kartu

STATUS	SIAPA YANG MENGUBAH	DI MANA
Belum punya kartu	Sistem, otomatis saat member daftar	Web daftar
Dalam batch	Super admin saat memilih member / membuat batch	Dashboard
Dikirim ke vendor	Super admin saat batch dikirim ke vendor	Dashboard
Diterima HQ	Super admin saat kartu cetak kembali dari vendor	Dashboard
Ter-encode	Operator Card Station setelah chip ditulis dan dikunci	Card Station
Diterima member	Admin lokal saat tap kartu di serah terima	App admin
Dicabut	Admin lokal atau super admin (kartu hilang/rusak)	App admin / Dashboard

Urutan normal: Belum punya kartu → Dalam batch → Dikirim ke vendor → Diterima HQ → Ter-encode → Diterima member. Dicabut mengembalikan member ke antrean cetak ulang.

BAGIAN 6 Peran & alat

PERAN	ALAT	TUGAS
Member	App, web daftar	Daftar lewat web, memakai kartu digital/fisik saat check-in.
Admin lokal	App (HP sendiri: NFC + kamera)	Tap/scan saat check-in, tap kartu saat serah terima, cabut kartu bila hilang/rusak.
Super admin / HQ	Dashboard web	Antrean kartu, buat batch, export file cetak, cabut kartu.
Operator Card Station	Mac + reader ACR122U	Scan QR tercetak / ketik NIM, tulis tautan + token ke chip, kunci chip, catat UID.
Vendor cetak	File cetak + kartu kosong NTAG213	Mencetak nama, NIM, QR, dan desain di kartu kosong; mengembalikan ke HQ.

BAGIAN 7 Keputusan yang masih terbuka

Desain kartu
File desain dari tim. Perlu diputuskan: satu desain untuk semua, atau desain per kota.

Terbuka

Aturan XP / reward
Berapa XP per check-in dan reward apa yang mengikutinya masih dibahas tim.

Terbuka

Batas umur
Default 18 tahun; perlu konfirmasi final.

Terbuka