

1. Manuale: SmartGarden Atmos (Temperatura & Umidità Pro)

Descrizione Prodotto: SmartGarden Atmos è il nostro sensore climatico di punta. Basato su un sensore ad alta precisione ambientale, permette di monitorare la temperatura e l'umidità dell'aria con una tolleranza minima. Ideale per serre o coltivazioni indoor delicate.

Guida al Cablaggio:

- **VCC:** 3.3V o 5V (Microcontrollore)
- **GND:** GND
- **DATA:** Pin Digitale 2 (D2)

Codice di Esempio (Arduino):

```
#include <DHT.h>

#define DHTPIN 2
#define DHTTYPE DHT22 // Il modulo Atmos usa il protocollo DHT22
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  dht.begin();
  Serial.println("Sensore Atmos Inizializzato.");
}

void loop() {
  delay(2000); // Attendi 2 secondi tra le letture
  float h = dht.readHumidity();
  float t = dht.readTemperature();

  if (isnan(h) || isnan(t)) {
    Serial.println("Errore di lettura dal sensore Atmos!");
    return;
  }

  Serial.print("Umidità: "); Serial.print(h); Serial.print("% ");
  Serial.print("Temperatura: "); Serial.print(t); Serial.println("°C");
}
```