

Guia de Setup de Live

Anexo técnico · 4 faixas · de R\$ 5 mil a R\$ 50 mil · Atualizado: 14 de agosto de 2026

Quatro faixas de investimento, de R\$ 5 mil a R\$ 50 mil

Leia isto antes de comprar qualquer coisa.

Equipamento não vende. Método vende. Já vimos loja faturar em live com um celular apoiado numa pilha de caixas, e já vimos estúdio de R\$ 40 mil transmitindo para 12 pessoas.

A ordem correta é: **áudio, luz, internet, câmera**. Nessa ordem. Quase todo mundo compra na ordem inversa e erra.

A REGRA DAS QUATRO PRIORIDADES

Prioridade	Por quê	O que acontece se falhar
1. Áudio	O espectador perdoa imagem ruim, não perdoa som ruim	Ele sai em 5 segundos
2. Luz	Luz define se o produto parece bom ou barato	Produto some, cor errada, devolução
3. Internet	Live travada é live encerrada pelo algoritmo	Perda de audiência que não volta
4. Câmera	É o item mais visível e o menos determinante	Imagem menos nítida, e só

Regra prática: se o orçamento é curto, um celular bom com microfone de lapela decente e duas luzes corretas entrega mais do que uma câmera cara com áudio embutido.

Requisito de internet (vale para todas as faixas)

- **Mínimo:** 10 Mbps de **upload** estável
- **Recomendado:** 20 Mbps de upload, com cabo de rede, nunca Wi-Fi
- Testar upload no horário da live, não de manhã. A rede cai de noite, que é justamente quando a live acontece.
- Ter um celular com plano de dados como plano B, pronto para virar roteador

FAIXA 1 - ENTRADA - até R\$ 5.000

Para quem: loja começando, primeira live, quer validar antes de investir.

O que essa faixa entrega: live estável, com áudio limpo e produto bem iluminado. É suficiente para as 23 lives do programa inteiro.

Item	Especificação	Faixa de preço
Celular	Use o que a loja já tem, se grava em 1080p ou 4K. Se precisar comprar, intermediário-superior recente	R\$ 0 a 2.200
Microfone de lapela sem fio (duplo)	Sistema com 2 transmissores e receptor USB-C, tipo Lark M2, Wireless Go, Boya	R\$ 650 a 900
Tripé com braço articulado	Altura mínima 1,60m, com suporte de celular firme	R\$ 200 a 350
Iluminação principal	2 painéis LED bicolor com softbox, 50W ou mais	R\$ 600 a 900
Luz de preenchimento	Ring light 18" com tripé	R\$ 250 a 400

Item	Especificação	Faixa de preço
Fundo	Backdrop de tecido liso com suporte, ou parede pintada	R\$ 200 a 350
Mesa ou arara de apoio	Produtos ao alcance da mão, sem sair do enquadramento	R\$ 200 a 400
Segundo dispositivo	Notebook ou tablet da loja para o operador acompanhar o LIVE Dashboard	R\$ 0
Cabo de rede + adaptador	Tirar a live do Wi-Fi	R\$ 80 a 150
Extensões e organização	Filtro de linha, fita, presilhas	R\$ 100

Total estimado: R\$ 2.300 a R\$ 5.000, conforme o celular já existir ou não.

O erro clássico dessa faixa: comprar um ring light grande e nada de microfone. O ring light sozinho estoura o rosto, achata o produto e não resolve som.

FAIXA 2 - PROFISSIONAL - R\$ 12.000 a R\$ 15.000

Para quem: loja que já fez lives, tem constância e quer subir a percepção de valor do produto.

O que muda: entra câmera dedicada, transmissão por desktop (mais controle e mais estabilidade) e iluminação de três pontos.

Item	Especificação	Faixa de preço
Câmera mirrorless	Corpo com saída limpa HDMI e sem limite de gravação, tipo ZV-E10, Canon R50	R\$ 4.000 a 5.500
Lente	16mm ou 18-50mm, abertura f/2.8 ou menor	incluso no kit ou R\$ 1.200

Item	Especificação	Faixa de preço
Fonte dummy battery	Para a câmera não desligar em live de 3h	R\$ 150 a 300
Placa de captura	HDMI para USB, 1080p60	R\$ 250 a 600
Computador de transmissão	Notebook da loja serve, se tiver 16GB de RAM	R\$ 0 a 3.500
Iluminação 3 pontos	Key com softbox 100W, fill 60W, back light para separar do fundo	R\$ 1.800 a 2.800
Microfone	Manter o lapela duplo, ou shotgun com boom se o host circula	R\$ 650 a 1.500
Tripé de vídeo	Cabeça fluida, coluna estável	R\$ 400 a 800
Monitor de retorno	O host precisa se ver e ver o chat	R\$ 600 a 1.200
Cenário	Painel de fundo, prateleira com produtos, identidade da marca	R\$ 800 a 1.500

Total estimado: R\$ 11.000 a R\$ 16.000.

O ganho real dessa faixa não é a imagem bonita, é o controle: transmitir pelo desktop permite trocar cena, mostrar close do produto e operar promoções sem tocar no celular que está transmitindo.

FAIXA 3 - ESTÚDIO - R\$ 25.000

Para quem: loja com live 3 ou mais vezes por semana, espaço fixo dedicado, e mais de um host.

O que muda: duas câmeras com corte ao vivo. Corte de câmera é o recurso que mais aumenta tempo de permanência em live longa, porque quebra a monotonia visual sem depender do host.

Item	Especificação	Faixa de preço
2 câmeras	Uma em plano médio do host, uma em close de produto	R\$ 8.000 a 11.000
Switcher de vídeo	ATEM Mini ou similar, corte ao vivo entre câmeras	R\$ 2.500 a 4.000
Iluminação COB profissional	2 COB 150W com softbox octabox, 1 fill, 1 back, 1 luz de fundo RGB	R\$ 4.500 a 7.000
Áudio dedicado	Microfone de lapela profissional ou condensador com interface de áudio	R\$ 1.500 a 2.500
PC dedicado à transmissão	Máquina que só faz live, nunca compartilhada	R\$ 4.000 a 6.000
Cenografia modular	Fundo intercambiável, prateleiras, mesa de apresentação	R\$ 2.000 a 3.500
Monitores	Retorno para o host e dashboard para o operador	R\$ 1.200 a 2.000
Tratamento básico do espaço	Painéis acústicos, cortina blackout	R\$ 800 a 1.500

Total estimado: R\$ 24.000 a R\$ 28.000.

Pré-requisito honesto: só faz sentido se a loja já tem sala fixa. Montar e desmontar esse setup a cada live consome uma hora de equipe por transmissão e a operação abandona em duas semanas.

FAIXA 4 - OPERAÇÃO CONTÍNUA - R\$ 50.000

Para quem: loja que trata live como canal principal, transmite todo dia, tem equipe dedicada e não pode ter live caindo.

O que muda: redundância. Nessa faixa o dinheiro compra a garantia de que a live não para, mais do que qualidade de imagem.

Item	Especificação	Faixa de preço
3 câmeras	Plano geral, plano médio e close cenital de produto	R\$ 13.000 a 18.000
Switcher com gravação ISO	ATEM Mini Pro ISO ou equivalente, grava cada câmera separada	R\$ 5.500 a 8.000
Internet redundante	Dois provedores com failover automático, ou bonding 4G	R\$ 2.500 a 4.000 de setup
Nobreak	A live não cai com oscilação de energia	R\$ 1.500 a 3.000
Iluminação completa	Key, fill, back, luz de fundo, luz de produto, tudo controlável por app	R\$ 8.000 a 12.000
Áudio profissional	Microfones sem fio duplos, mixer, monitoração por fone	R\$ 3.500 a 5.000
Teleprompter	Roteiro e ofertas na frente do host, sem quebra de olhar	R\$ 1.500 a 3.000
2 estações de trabalho	Uma do host, uma do operador de live	R\$ 8.000 a 12.000
Estúdio tratado	Acústica, piso, cenografia fixa da marca	R\$ 5.000 a 10.000
Storage do acervo	NAS ou nuvem para guardar todas as gravações	R\$ 1.500 a 3.000

Total estimado: R\$ 48.000 a R\$ 55.000.

COMPARATIVO RÁPIDO

	Faixa 1	Faixa 2	Faixa 3	Faixa 4
Investimento	até R\$ 5k	R\$ 12 a 15k	R\$ 25k	R\$ 50k

	Faixa 1	Faixa 2	Faixa 3	Faixa 4
Câmeras	celular	1 mirrorless	2 com corte	3 com corte e ISO
Transmissão	app do celular	desktop	desktop dedicado	desktop redundante
Frequência que suporta	1 a 3 lives/semana	3 a 5 lives/semana	diária	diária, várias por dia
Montagem	15 min	20 min	fixo	fixo
Pessoas necessárias	2	2	2 a 3	3

As faixas acima assumem **óptica intermediária**. Uma única lente série L pode consumir 40% do orçamento sozinha e jogar um setup de 1 câmera para a casa dos R\$ 40 mil, como mostra o caso real abaixo.

CASO REAL - ORÇAMENTO DE ESTÚDIO LIVE

Orçamento real levantado para montagem de estúdio de live. Serve como referência de preço de mercado praticado, e como exercício de leitura de onde o dinheiro vai.

#	Produto	Qtd	Valor unitário	Valor total
1	Câmera Canon EOS R8 (corpo)	1	R\$ 9.890,00	R\$ 9.890,00
2	Lente Canon RF 24-70mm f/2.8 L IS USM	1	R\$ 17.900,00	R\$ 17.900,00
3	Adaptador de vídeo Elgato Cam Link 4K	1	R\$ 1.069,00	R\$ 1.069,00
4	Microfone Hollyland Lark Max 2 Ultimate Combo	1	R\$ 1.770,00	R\$ 1.770,00

#	Produto	Qtd	Valor unitário	Valor total
5	Iluminador LED Amaran 200x S Bicolor COB 200W	2	R\$ 2.909,03	R\$ 5.818,06
6	Softbox lanterna Godox 85cm	1	R\$ 510,00	R\$ 510,00
7	Softbox Godox QR-P120 parabólico Bowens	1	R\$ 1.749,00	R\$ 1.749,00
8	Tripé inox Greika iluminação profissional 2,5m	2	R\$ 297,00	R\$ 594,00
9	Monitor Dell U2724D 27" 4K	1	R\$ 2.999,00	R\$ 2.999,00
10	Suporte duplo para monitor e notebook	1	R\$ 193,90	R\$ 193,90
11	Mesa ajustável com rodas (ZIPZAP)	1	R\$ 143,99	R\$ 143,99
Total				R\$ 42.636,95

Conferência de soma: a lista original fecha em R\$ 42.635,95. Somando item a item dá **R\$ 42.636,95**, R\$ 1,00 de diferença. Vale corrigir antes de mandar para aprovação, porque orçamento que não fecha na conta é a primeira coisa que o financeiro do cliente pega.

Leitura da Elevate sobre este orçamento

Onde o dinheiro está indo. Câmera e lente somam **R\$ 27.790,00, ou 65% do orçamento**. Só a lente é 42% do total, mais cara que o corpo da câmera. Iluminação inteira, que é o que mais muda a percepção do produto na tela, ficou em R\$ 8.671,06, menos da metade do que foi para a óptica.

O ponto a questionar antes de aprovar. Uma RF 24-70mm f/2.8 L é uma lente de uso profissional versátil, feita para quem muda de distância, de cena e de condição de luz o tempo todo. Live de loja é o cenário oposto: distância fixa, cena fixa, luz controlada e sempre a mesma. Nesse uso, uma lente bem mais barata entrega imagem praticamente

idêntica no streaming, que ainda por cima comprime tudo para 1080p. Trocar por uma opção intermediária libera algo entre **R\$ 12 mil e R\$ 14 mil** sem perda visível ao vivo.

O que está faltando na lista. Quatro itens que a operação vai precisar e que não aparecem no orçamento:

Faltando	Por que importa
Computador de transmissão	O Cam Link só funciona plugado em um PC ou notebook. Sem ele, a lista não transmite
Internet dedicada e cabeada	10 Mbps de upload no mínimo, com cabo. É o item que mais derruba live
Cenário e fundo	Sem fundo tratado, todo o investimento em óptica aparece como uma parede branca
Fonte contínua para a câmera	Bateria de mirrorless não aguenta live de 3 horas. Precisa de dummy battery ou fonte

Como este orçamento se encaixa nas faixas deste guia. É um setup de **1 câmera** custando o de um estúdio de 3. Com a troca de lente sugerida e os quatro itens faltantes incluídos, esse mesmo estúdio fecha na casa dos **R\$ 32 a 35 mil** e fica mais completo do que está agora.

O QUE NÃO COMPRAR

- **Ring light gigante como única fonte de luz.** Estoura o rosto e mata o volume do produto.
- **Microfone de mesa tipo podcast** se o host se movimenta ou mostra produto. Ele sai do eixo e o som some.
- **Câmera cara antes de resolver áudio e luz.** É a compra que menos muda resultado.
- **Lente profissional de zoom rápido para cena fixa.** Live de loja é distância fixa e luz controlada. Uma lente de R\$ 18 mil entrega, no streaming comprimido, o mesmo

que uma de R\$ 4 mil. Ver o caso real acima.

- **Fundo verde (chroma).** Consome luz, exige calibração e trava a operação. Fundo físico limpo entrega mais.
- **Equipamento que precisa ser montado e desmontado toda vez.** A operação abandona.

RECOMENDAÇÃO DA ELEVATE

Comece na Faixa 1, mesmo que haja orçamento para mais. Rode as 3 primeiras lives do programa com o setup de entrada. Ao fim da Fase 1, com dados reais das lives, o Playbook da Loja indica exatamente o que vale subir: se o gargalo é luz, é luz que se compra. Comprar estúdio antes da primeira live é comprar no escuro.

Na prática, a maioria das lojas que atendemos resolve o trimestre inteiro na Faixa 1 ou 2, e sobe de faixa depois, com a operação já validada.

Elevate Ecom · Anexo técnico do programa Formação Live que Vende.

Preços são faixas estimadas de mercado em agosto de 2026 e devem ser confirmados no momento da compra.

Elevate Ecom. · Sua marca acima nos marketplaces.