

🗨 闪烁

对于闪烁，我们定义一个时间位，然后还需要定义一个标志位，然后我们需要注意，当我们不使用闪烁（在这里就是不处于设置界面的时候），我们需要把闪烁的500ms给清零，避免我们后续闪烁的时间不准确，灵活运用三目操作符，可以让我们快速控制闪烁。

```
1 | idata unsigned int time_500ms = 0; // 500ms计时
2 | idata bit Setting_Mode = 0;      // 0 未设置 1 设置
3 | idata bit Light_Seg_Mode = 0;   // 闪烁标志位数码管
4 |
```

```
1 | if (Setting_Mode)
2 | {
3 |     // 处于设置界面
4 |     if (++time_500ms == 500)
5 |     {
6 |         Light_Seg_Mode ^= 1;
7 |         time_500ms = 0;
8 |     }
9 | }
10 | else
11 | {
12 |     // 不处于设置界面
13 |     time_500ms = 0;
14 |     Light_Seg_Mode = 0;
15 | }
```

```
1 | if (Change_Time_Mode == 0)
2 | {
3 |     Seg_Buf[0] = (Light_Seg_Mode) ? ucRtc_ctrl[0] / 10 : 10;
4 |     Seg_Buf[1] = (Light_Seg_Mode) ? ucRtc_ctrl[0] % 10 : 10;
5 |     Seg_Buf[2] = 11; //-
6 |     Seg_Buf[3] = ucRtc_ctrl[1] / 10;
7 |     Seg_Buf[4] = ucRtc_ctrl[1] % 10;
8 |     Seg_Buf[5] = 11; //-
9 |     Seg_Buf[6] = ucRtc_ctrl[2] / 10;
10 |    Seg_Buf[7] = ucRtc_ctrl[2] % 10;
11 | }
12 | else if (Change_Time_Mode == 1)
13 | {
14 |     Seg_Buf[0] = ucRtc_ctrl[0] / 10;
15 |     Seg_Buf[1] = ucRtc_ctrl[0] % 10;
16 |     Seg_Buf[2] = 11; //-
17 |     Seg_Buf[3] = (Light_Seg_Mode) ? ucRtc_ctrl[1] / 10 : 10;
18 |     Seg_Buf[4] = (Light_Seg_Mode) ? ucRtc_ctrl[1] % 10 : 10;
19 |     Seg_Buf[5] = 11; //-
20 |     Seg_Buf[6] = ucRtc_ctrl[2] / 10;
21 |     Seg_Buf[7] = ucRtc_ctrl[2] % 10;
22 | }
23 | else if (Change_Time_Mode == 2)
24 | {
25 |     Seg_Buf[0] = ucRtc_ctrl[0] / 10;
26 |     Seg_Buf[1] = ucRtc_ctrl[0] % 10;
27 |     Seg_Buf[2] = 11; //-
28 |     Seg_Buf[3] = ucRtc_ctrl[1] / 10;
29 |     Seg_Buf[4] = ucRtc_ctrl[1] % 10;
```

```

30 Seg_Buf[5] = 11; //-
31 Seg_Buf[6] = (Light_Seg_Mode) ? ucRtc_ctrl[2] / 10 : 10;
32 Seg_Buf[7] = (Light_Seg_Mode) ? ucRtc_ctrl[2] % 10 : 10;
33 }

```

☺ 时间设置

我们不能直接把值给替换过去，而是需要将需要设置的时间，set进入我们的芯片

我们在进行时钟设置的操作的时候，需要设置一个控制值，这个控制值是用于我们进行操作的（因为我们的时间肯定是一直在走，所以这里需要有两个数组，一个控制数组，一个真实数组）

☺ 易错

赋值

赋值的时候，我们要注意先 `--` 和后 `--` 的区别，一个是运算后赋值，另一个是先赋值后运算

假设你是一个学生，正在进行课程报名。你可以选择先报名，然后才查看是否报名成功，或者先查看名额是否充足，再进行报名。

1. **先报名后查看 (`--a`)**：你决定先报名一门课程，然后再查看课程的剩余名额。在报名之后，你会立刻知道自己已经减少了一个名额。

就像在 C 语言中 `--a`，你会先将 `a` 减去1（即先报名），然后再查看或使用这个值。

2. **先查看后报名 (`a--`)**：你先查看课程剩余名额，确保可以报名。然后你才决定报名一门课程，减少一个名额。

在 C 语言中 `a--` 就是你先使用当前的值（比如查看剩余名额），然后才把 `a` 减去1（即报名后减少名额）。

总结：

- `--a`：先改变，再使用（先报名，再查看名额）。
- `a--`：先使用，再改变（先查看名额，再报名）。

数据类型

我在写的时候也出现了这个问题，数据类型 `unsigned char` 和 `unsigned int` 要分清楚范围