$x = x^*$ 가 $x \neq 0$ 인 경우 $\Rightarrow$

안정 분석 방법

$\det(sI - A) = 0$ $\det(sI - (A+BC)) = 0$

$e_x = x - x^*$

$\dot{e}_x = (A+BC)e_x$

$e_x(t) = e^{(A+BC)t} e_{x0}$

$t \to \infty$ 일 때 e^{At} 의 성질

$e_x \to 0$

$$e_{x_{ss}} = e^{(A-HC)t} \cdot e_{x_0}$$

$$\vec{x}_{ss} - \hat{\vec{x}}_{ss} = e^{(A-HC)t}\left(\vec{x}_0 - \hat{\vec{x}}_0\right)$$

(3.1)
$$\begin{vmatrix} x_{1ss} - \hat{x}_{1ss} \\ x_{2ss} - \hat{x}_{2ss} \end{vmatrix} = \begin{pmatrix} \cos t & \sin t \\ -\sin t & \cos t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 - \hat{x}_1 \\ x_2 - \hat{x}_2 \end{pmatrix}$$

$t \to \infty$

$$= \begin{vmatrix} \cos t (x_1 - \hat{x}_1) + \sin t (x_2 - \hat{x}_2) \\ -\sin t (x_1 - \hat{x}_1) + \cos t (x_2 - \hat{x}_2) \end{vmatrix}$$

$t \to \infty$


$(A - HC)$ 是有公式的（对于全部特征值）

是否能推导出 $e^{(A-HC)t}$ $\begin{bmatrix} E_1 & E_2 \\ E_3 & E_4 \end{bmatrix}$

$E_1 = e^{\cdots}$

$E_2 \cdots$

E_3 E_4



是的，可以推导，要先化 Jordan 型。

…… 考虑 Jordan 型之特征值的问题 对于 $\mathrm{Re}\lambda_i < 0$

e^{At} 随之有 $t \to \infty$ $e^{At} \to 0$

结论