備品・副資材管理アプリ 説明書（作業者用）

バーコード・QRで在庫管理　2026年10月版

© 2026 All rights reserved.　この説明書とアプリを、無断で複製・転載・転用することを禁じます。

> **やり方の動画があります。** 配布された一式の **「4_やり方動画」フォルダ** に、実際の操作を録画した短い動画（1本 約12秒）が入っています。「1_取る」「3_補充する」「4_補充のお知らせ」など。全部をつなげた「0_使い方ダイジェスト」（約1分半）もあります。最初に一度見ておくと分かりやすくなります。

1. まず覚えること

棚から取ったら、ラベルを「ピッ」と読むだけです。 紙に正の字を書く必要はありません。ボタンを押す必要もありません。

- ラベルは、品物の取り出し口に貼ってあります。QRコードとバーコードのどちらを読んでも同じです。
- 読むと「ピッ」と鳴り、画面に品名と数が大きく出ます。これで記録されています。
- 「ブー」と鳴って赤い画面になったら、記録されていません（5章）。

画面の色の意味

色	意味
オレンジ	「とる（出庫）」モード。棚から取る時（ふだんはこちら）
青	「いれる（補充）」モード。届いた品物を棚に入れる時
「のこり」が緑	在庫はじゅうぶんあります
「のこり」が黄色	そろそろ補充が必要です
「のこり」が赤	在庫切れです
画面全体が黄色・赤に点滅	補充の合図（4章）

2. 棚から取る時（出庫）

画面上の「とる」がオレンジ色になっていることを確かめてから読みます。

数量ボタンの「ラベルの数」とは

数量ボタンに **「ラベルの数」** と出ている時は、**棚ラベルに書いてある「1回 ○個」の数** で記録されます。ふつうは「1回 1個」ですが、「いつも2箱ずつ取る」品目のラベルには **「1回 2箱」**（黒地に白い文字）と書いてあり、読むと2箱で記録されます。記録したあと画面にも「ラベルの数（1回 2箱）」と出るので、いくつ記録されたかがすぐ分かります。

ラベルに書いてある数と違う数を取った時だけ、下の「2個以上取る時」の方法で数を選んでから読んでください。

1個取る時

1. 取った品物のラベルを読む。
2. 「ピッ」と鳴り、「とりました（出庫）」と出たら完了。

2個以上取る時

方法1: 画面のテンキーを使う

1. 画面の **数量ボタン（数字が書いてある四角）** を押す。大きなテンキーが開きます。
2. よく使う数（管理者が決めた数字）は、黄色いボタンを1回押すだけで決まります。
3. それ以外の数は、数字を押して「決定」を押す。間違えたら「クリア」で消せます。
4. 品物のラベルを読む。

方法2: 操作用コードを読む

1. 端末の横に貼ってある「数量 5」などのカードを読む。
2. 品物のラベルを読む。

- 数量を変えると、数量ボタンが **黄色** になります。黄色のままになっていないか確かめてから読んでください。
- 記録したあとは、数量ボタンは **「ラベルの数」に戻ります**。
- テンキーを開いたままラベルを読んでも、入力した数で記録されます。
- 「＋」「−」のボタンで1つずつ増やすこともできます。

「数量を確かめてください」が出たら

いつもより大幅に多い数を選んで読むと、「とる数 50箱　いつもは 1箱 です」のような確認が出ます。**まだ記録されていません。**

- その数で合っている → **［はい、記録する］** を押すか、**同じラベルをもう一度読む**。
- 数を間違えた → **［やめる］** を押し、正しい数を選んでから読み直す。

その他

- **担当者カード:** 作業を始める時に、自分の「担当者カード」をスキャン画面で **1回読みます**。画面の上の「担当」に自分の名前が出たらOKです。このあとの記録に、あなたの名前が残ります。交代する時は、次の人が自分のカードを読むだけで切り替わります。カードがない時は空欄のままでも記録できます。
- **右側の「さいきんの記録」** で、自分の記録が入ったか確かめられます。

スキャナ（USB・Bluetooth）の使い方

スキャナは **USBタイプ** か **Bluetoothタイプ** を使います。どちらも読み方は同じです。

- ラベルに **赤い光** を当て、**「ピッ」** と鳴ればOKです。
- **USBタイプ:** 端末に挿したまま使います。読んでも反応しない時は、ケーブルが抜けていないか確かめてください。
- **Bluetoothタイプ:** 使い終わったら **充電台に戻して** ください。しばらく使わないと眠るので、ボタンを1回押して起こしてから読みます。
- 読んでも画面が変わらない時は、スキャン画面を1回タッチしてから読み直してください。

3. 補充する時（入庫）

届いた品物を棚に入れたら、**「いれる」→ 数量 → ラベル** の順に操作します。

1. 画面の **「いれる（補充）」** を押す（または「入庫モード」のカードを読む）。画面が **青** になります。
2. 数量ボタンを押し、入れた数を入力して「決定」（または「数量 10」などのカードを読む）。
3. 入れた品物のラベルを読む。「補充しました（入庫）」と出たら完了。
4. 続けて別の品物を補充する時は、②と③を繰り返す。

ラベルを読まずに入れたい時や、たくさんの品物をまとめて入れる時は、上のメニューの **「入庫」** が便利です。品名で探して、届いた数を入れて **Enter**（スマホは「入庫」ボタン）を押すだけで記録できます。

- 補充が終わったら「とる（出庫）」に戻してください。戻し忘れても、**30秒操作しなければ自動で戻ります**。
- 箱ごとなど、単位が画面の表示（箱・巻・袋など）と合っているか確かめてください。バラで数える品物を箱で入れた時など、分からなければ管理者に聞いてください。
- 補充して在庫が発注点を上回ると、その品目の「補充が必要」の表示は自動で消えます（一部だけ届いた時は残ります）。

4. 黄色・赤の画面と音声が出たら

取ったことで在庫が少なくなると、画面全体が点滅して音声で知らせます。**あなたの操作は正しく記録されています。** 補充の合図です。

表示	音	意味	すること
画面全体が **黄色** に点滅「補充してください」	ピンポーン＋「○○が、発注点を下回りました」	残りが少なくなった	管理者に伝える
画面全体が **赤** に点滅「在庫切れです」	警報音＋「○○が、在庫切れになりました」	棚が空になった	すぐ管理者に伝える
「のこり」が黄色、短い警告音	「残りは○個です。補充をお願いします」	すでに補充待ちの品物	そのままでよい

- 点滅している画面は、**タッチするか、次のラベルを読むと閉じます**。作業はそのまま続けられます。
- 「発注済みです」と出た場合は、管理者がすでに発注しています。伝えなくて大丈夫です。
- 画面右上の赤い「補充が必要なもの ○件」は、今補充待ちの品物の数です。

5. 間違えた時・困った時

間違えて読んだら、すぐに **「とりけし」** を押してください。直前の1件が取り消されます。

こんな時	すること
間違えた品物を読んだ	「とりけし」を押してから、正しい品物を読み直す
数量を間違えた	「とりけし」を押してから、正しい数量で読み直す
「いれる」のまま取った品物を読んだ	「とりけし」→「とる」に戻して読み直す
2つ以上前の記録を直したい	管理者に伝える（取り消せるのは直前の1件だけ）
ブーと鳴って「未登録のコードです」	品物の箱のバーコードではなく、**棚のラベル**を読む。それでも出る時は管理者に伝える
「サーバに接続できません」	記録されていません。取った品物と数をメモして、管理者に伝える
読んでも何も起きない	画面を一度タッチしてから、もう一度読む

こんな時	すること
ラベルが汚れていて読めない・はがれている	管理者に伝える（印刷し直します）
画面が青いまま	30秒待つか、「とる（出庫）」を押す

やってはいけないこと

- **読まずに取らない。** 在庫が合わなくなり、補充が遅れて品切れの原因になります。
- **まとめて後で読まない。** 取ったその場で読んでください。
- **サーバPCの黒い画面を閉じない。** 全員が記録できなくなります。
- **ラベルをはがしたり、別の棚に貼り替えたりしない。**

6. 棚卸しをする時

管理者から棚卸しを頼まれた時のやり方です。ラベルを読んで数える時は、管理者が【棚卸し】の **「スキャンで始める」**（途中なら **「スキャンで数える」**）を押して、「棚卸し中」の画面を開いておきます。一覧の画面（「棚卸し（一覧で入力）」）の時は、品目の行の「数えた数」に数を入れて Enter を押します。

1. 棚のラベルを **「ピッ」** と読む。品名が大きく出ます。
2. 棚の品物を **数える**。
3. 画面の数字ボタンで数えた数を入れて **［決定］**。棚が空なら **0** で決定。
4. 緑の「記録しました」が出たら、次の棚へ。

- 画面に「今の在庫（記録）」が出ますが、参考です。**必ず実物を数えて**、見たままの数を入れてください。
- 黄色で「記録とのズレ」が出ても、数えた数で正しく記録されています。そのまま続けてください。
- 数え間違えた時は、同じラベルをもう一度読んで入れ直せます。

画面の右上の **「？ ヘルプ」** でも調べられます。「間違えて記録した」「黄色く光った」のようにふつうの言葉で入れると、答えが出ます。

分からないことがあれば、管理者に聞いてください。