

FICHE A4 - OPTION PANNEAUX SOLAIRES EDEN

Kit triphase 24 panneaux x 520 W - puissance totale 12,48 kWc - budget indicatif 4 619 EUR

1. Matériel et montant

- Kit solaire triphase avec coffret AC annonce.
- 24 panneaux de 520 W.

Puissance installée : 12,48 kWc.

Prix annonce : 4 619 EUR.

- A confirmer : prix HT ou TTC, pose incluse ou non.

4. Couverture theorique

- Consommation annuelle : 20 112 kWh.
- Production estimée : 11 232 a 12 480 kWh.
- Couverture possible : environ 56 % a 62 %.**
- Taux reel dependant de l'autoconsommation en journee.

2. Base de consommation EDEN

Consommation estimée : 1 676 kWh/mois.

Equivalent annuel : 20 112 kWh/an.

- Cette base doit etre confirmee apres ouverture avec les factures reelles.
- L'objectif n'est pas l'autonomie totale mais la baisse durable des charges.

5. Economies et retour

- Hypothese electricite : 0,25 EUR/kWh.
- 100 % autoconsomme : 2 808 a 3 120 EUR/an.**
- 70 % autoconsomme : 1 966 a 2 184 EUR/an.**
- Retour brut estime : 1,2 a 2,4 ans sur le seul prix du kit.
- Hors pose, raccordement, supports, Consuel, maintenance et assurance.

3. Production solaire possible

- Hypothese prudente Normandie : 900 kWh/kWc/an.
- Hypothese correcte : 1 000 kWh/kWc/an.

Production annuelle : 11 232 a 12 480 kWh/an.

Moyenne mensuelle : 936 a 1 040 kWh/mois.

- Resultat a confirmer avec orientation, ombrage, inclinaison et adresse exacte.

6. Prime autoconsommation

- Installation 9 a 36 kWc : ordre de grandeur env. 120 EUR/kWc.
- Prime theorique : 12,48 x 120 = 1 497,60 EUR.**
- Sous reserve : installateur qualifie, raccordement, vente surplus, dossier accepte.

7. Position recommandee pour le plan de tresorerie

Ne pas mettre cette depense comme achat obligatoire d'ouverture.

Inscrire une ligne : Option photovoltaïque 12,48 kWc - declenchement apres validation du local.

Conditions avant achat : accord bailleur, etude electrique, emplacement confirme, orientation, raccordement, prime, assurance.

Logique bancaire : priorite a l'ouverture, au chiffre d'affaires et a la consommation reelle. Le solaire devient ensuite une phase d'optimisation.