工作紙編號：WS-JEC-006-20240101(R3)

家居電器設備(一)-斷路器及電線的選擇(四捨五入沒有定點)								
項目	家用電器名稱	大概額定功率(W) (P=電壓 x電流)	額定單相電壓(V)	電流量(A)	*DF 電流量/1.2	所選斷路器額定電流	配合斷路器電線截面積	斷路器
1	電暖爐	2000	230	8.7	10.9	C16	2.5mm²	由一個C32, 30mA RCB保護(供電插蘇底用4mm²)
2	2匹**含暖氣功能** 冷氣機(大廳)	2000	230	8.7	10.9	C16	2.5mm²	一條獨立C16 MCB
3	1匹**含暖氣功能** 冷氣機(主人房)	1000	230	4.3	5.4	C10	1.5mm²	一條獨立C10 MCB
4	1匹**含暖氣功能** 冷氣機(客房)	1000	230	4.3	5.4	C10	1.5mm²	一條獨立C10 MCB
5	1匹**含暖氣功能** 冷氣機(客房)	1000	230	4.3	5.4	C10	1.5mm²	一條獨立C10 MCB
6	吸塵機	600	230	2.6	3.3	C6	1.5mm²	由一個C32, 30mA RCB保護(供電插蘇底用4mm²)
7	電焗爐	3000	230	13.0	16.3	C20	2.5mm²	由一個C32, 30mA RCB保護(供電插蘇底用4mm²)
8	微波爐	1200	230	5.2	6.5	C10	1.5mm²	
9	電冰箱	50	230	0.2	0.3	C6	1.5mm²	
10	電熱水爐	3500	230	15.2	19.0	C20	2.5mm²	由一個C20, 30mA RCB保護
11	抽油煙機	100	230	0.4	0.5	C6	1.5mm²	由一個C32, 30mA RCB保護(供電插蘇底用4mm²)
12	電飯煲	800	230	3.5	4.3	C6	1.5mm²	
13	電水煲	1500	230	6.5	8.2	C10	1.5mm²	
14	固定輸出音響	50	230	0.2	0.3	C6	1.5mm²	由一個C32, 30mA RCB保護(供電插蘇底用4mm²)
15	LCD電視機	100	230	0.4	0.5	C6	1.5mm²	
16	抽濕機	800	230	3.5	4.3	C6	1.5mm²	
17	電燙斗	1000	230	4.3	5.4	C6	1.5mm²	
18	風筒	1800	230	7.8	9.8	C10	1.5mm²	
19	風扇	50	230	0.2	0.3	C6	1.5mm²	
20	廳房浴室及廚房LED燈共10套，平均每套20W	200	230	0.9	1.1	C6	1.5mm²	2條C6 MCB保護

***電器設備額定電功率以每小時千瓦(KWh)計算**

***以上顏色是代表由一個過流保護器保護相關的電氣裝置**

***DF是參差因數代表所選斷路器在滿載80%前的電流量時相等與實際用電量數，目的不使斷路器經常在接近滿載時操作**