

التخزين المعياري والقابل لإعادة التكوين

المعيارية مش تكرار صناديق وخلص. هنعهد واجهة اتصال مشتركة، ونعمل تكوينين بنفس الأجزاء، ثم نراجع الثبات والفتح في كل تكوين.

هتقدر تعمل إيه؟


- حدد شبكة وأبعاد خارجية واضحة
- ثبت واجهات الربط والوصول
- راجع كل تكوين كحالة مستقلة



فرض التدريب: عرض خارجي 400 مم للوحدة.

حدد شبكة وأبعاد خارجية واضحة


فرّق بين عرض الوحدة الخارجي والفتحة الداخلية. في تمرين نفترض أربع وحدات، عرض كل واحدة الخارجي 400 مم، بدون فواصل بينية. صف من أربع وحدات عرضه 1600 مم؛ تكوين من وحدتين جنب بعض عرضه 800 مم. الارتفاع في التكوين الرأسي يحتاج ارتفاع الوحدة ونظام التكديس. شبكة الأبعاد تنسق التكرار؛ ما تثبتش إن الوحدات صالحة للتكديس.



تعريف الجزء ومرجع الربط يسبق تبديله.

ثبت واجهات الربط والوصول

سمّي الجسم المشترك A والرف B وغطاء النهاية C. اكتب موضع الربط ومرجعه واتجاهه والأجزاء اللي ينفع تعكسها فعلاً. نفس المقاس الخارجي مش معناه توافق تلقائي؛ اختلاف موضع الوصلة أو اتجاه الباب يمنع التبادل. اشرح الوصول للأداة وتسلسل الفك، وسجل غطاء النهاية كجزء مختلف لو وجهه ظاهر. المعيارية تقل لما نحتاج تخريم جديد لكل ترتيب.



تكوينان وقائمة واحدة؛ مراجعة مستقلة لكل تكوين.

راجع كل تكوين كحالة مستقلة

ارسم الأربع وحدات في صف، ثم تكوينًا من صفين ووحدتين بكل صف كافتراح للمراجعة. طابق عدد A وB وC وحدد أي قطع ربط إضافية بدل إخفائها في الرسمة. افحص فتح الأبواب والسحب والوصول للخدمة ومسار الحمل لكل ترتيب. التكوين الأعلى يغيّر الثبات والدعم؛ ما تسمحش للمستخدم يكدّس وحدة غير مصممة للتكديس لمجرد إن الشبكة راقية.

مثال وقرار

في الفرض، أربع وحدات عرضها 400 مم تعمل صفًا بعرض 1600 مم. العميل طلب عرضًا 800 مم، فاقترح صفان. عدد الأجسام يظل أربعة، لكن روابط التكديس والدعم غير معتمدة. نقبل حساب العرض كتمرين، ونوقف اعتماد التكوين الرأسي لحد مراجعة النظام؛ ما نبيعهش كتغيير آمن جاهز.

القرار: أربعة أجسام مشتركة، والتكديس معلق للتحقق.

اختبر فهمك

أربع وحدات خارجية 400 مم بدون فواصل؛ عرض الصف؟

- 1600 مم
- 800 مم
- 400 مم

إجابة صحيحة: 1600 مم. $4 \times 400 = 1600$ مم للأبعاد الخارجية في الفرض.

أسئلة عن الدرس

الوحدات المتساوية تنفع تتكدس؟

لا؛ لازم نظام مصمم للتكديس ومراجعة الربط والثبات والحمل.

طبّق بنفسك

ارسم تكوينين للأربع وحدات وجهاز سجل أجزاء وواجهات ربط ومراجعة ثبات لكل تكوين.

التكوينان والأبعاد

عدد الأجزاء والروابط

الفتح والثبات

قيّم تطبيقك باستخدام المعايير. حفظ الملف مش معناه اعتماد فني للمشروع.

- حساب 1600 و800 صحيح
- عدم إخفاء روابط جديدة
- لا اعتماد تكديس ضمني