


التناسب وموضع الشاشة والتوزيع

مكان الشاشة يتحدد من الجلسة والجهاز والجدار، مو من منتصف الجدار بس. بنراج الرؤية والانعكاس ونرتب الواجهة على مرجع واضح.

وش بتنجز؟


- ابدأ بالجلسة وخط النظر
- خذ أبعاد الجهاز الفعلية
- اضبط الواجهة بمرجع واحد



اختيار الموضع يحتاج سبب مرتبط بالمستخدم.

ابدأ بالجلسة وخط النظر


حدّد الجلسة الرئيسية والجانبية ومستوى النظر في الوضع الفعلي. ارسم قطاع بين المقعد والشاشة ومخطط للزوايا الجانبية، وراجع انعكاس النوافذ والإنارة وقت الاستخدام. لا تعتمد ارتفاع أو مسافة واحدة للجميع؛ قارن البدائل بمحاكاة أو نموذج مع بيانات الجهاز واحتياجات المستخدم.



الموديل الحقيقي هو مرجع الغلاف والدعم.

خذ أبعاد الجهاز الفعلية

المقاس بالبوصة غالبًا قطر الشاشة، مو عرض الجهاز ولا نقاط تثبيته. خذ بيانات الموديل الفعلي: عرض وارتفاع وعمق ووزن، مع القاعدة أو بدونها، ونمط التثبيت والتوصيل ومتطلبات المنتج. ارسم الغلاف وسجل المرجع، وإذا تغيّر الموديل أعد مراجعة الغلاف والدعم والخدمة.



المرجع واحد، والغلاف غير نقاط التثبيت.

اضبط الواجهة بمرجع واحد

خذ الأرض النهائية مرجع رأسي ومحور أفقي واضح، وفّرّق بين مركز الجهاز والجدار ونقاط الحامل. للتمرين غلاف ارتفاعه 700 مم ومركزه المفترض 1100 مم. نصف الارتفاع 350 مم؛ الأسفل $750 = 1100 - 350$ مم والأعلى $1450 = 1100 + 350$ مم. هذا حساب غلاف مو توصية مشاهدة ولا نقاط تخريم؛ راجع الحامل من بيانات المنتج.

مثال عملي وقرار

الرسام حط 1100 مم لأسفل الشاشة بدل مركزها، فصار الأعلى 1800 مم. نصّح مركز التمرين 1100 والأسفل 750 والأعلى 1450 مم، ونراجع الجلسة والجهاز قبل الاعتماد.

القرار: نصّح المرجع ونعيد مراجعة المكان.

اختبر فهمك

غلاف 700 مم ومركزه 1100 مم؛ كم أسفله؟

- 750 مم
- 400 مم
- 1100 مم

إجابة صحيحة: 750 مم. نخصم نصف الارتفاع من المركز فيطلع 750 مم.

أسئلة عن الدرس

مركز الشاشة هو نقاط تثبيت الحامل؟

لا، لازم بيانات الجهاز والحامل وإزاحة نقاط التثبيت.

جرب بنفسك

جهاز مخطط الجلسة وقطاع الرؤية والواجهة وبطاقة الجهاز وحساب الغلاف وسبب الاختيار.

الجلسة والرؤية

بطاقة الجهاز

الواجهة والحساب

راجع شغلك على المعايير. حفظ التطبيق ما يعني اعتماد المشروع فنيًا.

- موديل واضح
- مرجع موحد
- 750 و1450 حسب الفرض