


التناسب وموضع الشاشة والتوزيع

يربط موضع الشاشة بين المستخدم والجهاز والجدار. ستراجع خطوط الرؤية وبيانات المنتج وتنسق الواجهة دون تحويل نسب شكلية إلى قواعد مشاهدة عامة.

ماذا ستنتج؟


- البدء بالجلوس وخطوط الرؤية
- تمييز أبعاد الجهاز عن المقاس التسويقي
- ضبط الواجهة من مرجع قياس موحد



يراجع الموضع مع الرؤية والانعكاس والاستخدام.

البدء بالجلوس وخطوط الرؤية


حدد الجلسة الرئيسية والجانبية ومواضع النظر في الأوضاع الفعلية. يوضح القطاع علاقة المقعد بالشاشة، ويكشف المخطط انحراف المقاعد الجانبية. راجع انعكاسات الفتحات والإنارة في حالات الاستخدام. تقارن البدائل بنموذج أو محاكاة وبيانات الجهاز واحتياجات المستخدم؛ لا يفترض ارتفاع أو بعد مشاهدة صالح للجميع.



البيانات مرتبطة بموديل وحالة تركيب محددين.

تمييز أبعاد الجهاز عن المقاس التسويقي

يشير المقاس التسويقي عادة إلى قطر الشاشة، ولا يحدد العرض الخارجي أو نقاط التثبيت. وتُق بيانات الموديل: العرض والارتفاع والعمق والوزن وحالة القاعدة ونمط التثبيت والتوصيلات والمتطلبات الخاصة. ارسم الغلاف الفعلي وسجل مرجع البيانات. تغيير الموديل يستلزم إعادة مراجعة الغلاف والدعم والخدمة.



مركز الشاشة ليس مرجع ثقب الحامل تلقائياً.

ضبط الواجهة من مرجع قياس موحد

حدد الأرض النهائية مرجعاً رأسياً ومحوراً أفقياً، وميّز مركز الغلاف عن مركز الجدار ونقاط الحامل. في تمرين غلاف ارتفاعه 700 مم ومركزه المفترض 1100 مم، نصف الارتفاع 350 مم؛ الأسفل $750 = 1100 - 350$ مم والأعلى $1450 = 1100 + 350$ مم. لا تمثل النتائج توصية مشاهدة أو مواضع تثبيت؛ تحدد الأخيرة من بيانات النظام الفعلي.

حالة تطبيقية وقرار

وُسم أسفل الغلاف خطأً عند 1100 مم بدلاً من المركز، فيصبح الأعلى 1800 مم لارتفاع 700 مم. يصحح الرسم إلى مركز 1100 وأسفل 750 وأعلى 1450 مم، ثم يعاد فحص الموضع بالمستخدم والمنتج.

القرار: تصحيح الوسم وإعادة مراجعة التموضع.

اختبر فهمك

أين أسفل غلاف ارتفاعه 700 مم ومركزه 1100 مم؟

- 750 مم
- 400 مم
- 1100 مم

إجابة صحيحة: 750 مم. يخضع نصف الارتفاع من المركز، فينتج 750 مم.

أسئلة عن الدرس

هل يحدد مركز الشاشة ثقب الحامل مباشرة؟

لا؛ يراجع إزاحتها ونمطها من بيانات الجهاز والحامل.

التطبيق العملي

أعد المخطط والقطاع والواجهة وبطاقة بيانات المنتج وحساب الغلاف وتعلييل الموضوع.

الجلوس والرؤية

بيانات الجهاز

الضبط والحساب

راجع تطبيقك وفق المعايير. حفظه لا يُعد اعتمادًا فنيًا للمشروع.

- تحديد المنتج
- مرجع قياس واضح
- عدم اعتبار الفرض توصية