Utilizarea zilnică

Agenda Salon 1.1.3 · Telefon și tabletă Android

Calendar și clienți

Alege Zi, Săptămână sau Lună. Atinge o oră disponibilă pentru o programare nouă, selectează clientul și serviciul, apoi stabilește durata. Derulează vertical pentru toate orele și glisează lateral pentru schimbarea zilei. Poți adăuga clienți manual sau importa un contact din agenda dispozitivului.

Starea programării și plata

Atinge bifa programării pentru meniul de stare. Când alegi Finalizată, verifică suma și păstreaz-o sau modific-o înainte de confirmare. O programare finalizată se corectează folosind Corecție. Căutarea după nume arată programările active și ultima programare închisă, cu starea și suma plătită la finalizare.

Servicii și rapoarte

Din Servicii gestionezi denumirile, prețurile și ordinea. Modificările catalogului se propagă la programările active care folosesc valorile catalogului, păstrând ajustările manuale. În Rapoarte urmărești încasările, cheltuielile și estimarea lunară a sumelor de încasat. Introdu cheltuielile când apar și alege furnizorul.

Aspect, logo și ghiduri

Personalizează aspectul și calendarul din Setări. Încarcă sau schimbă imaginea din Logo-ul salonului. Atelier Sync transmite și logo-ul. În Ghiduri și instrucțiuni găsești cele două PDF-uri. În Despre aplicație apare Caius Poputa — Dezvoltator independent, © 2026.

Actualizări și activare

Din Setări → Actualizări aplicație → Verifică acum cauți versiuni noi pentru Agenda Salon. Poți activa verificarea la prima deschidere din zi. Alegi Descarcă sau Mai târziu. Descărcarea se deschide în browser; deschizi apoi APK-ul descărcat și confirmi actualizarea în Android. Actualizarea peste ediția 1.1.x păstrează datele, setările, activarea și HA, fără import de backup sau reasociere. Fiecare instalare nouă necesită propria activare online.

Sincronizare și backup

Atelier Sync în Home Assistant

Două dispozitive, aceeași agendă

Tableta are rol principal, telefonul are rol secundar. Ambele pot înregistra programări. Datele se salvează local, iar sincronizarea se execută când aplicația este activă și HA este accesibil. Telefonul poate trimite modificări în HA când tableta este oprită. La distanță folosește conexiunea Tailscale configurată către HA.

Mesajele de sincronizare

Sincronizat cu HA indică ultima sincronizare reușită. Dacă apar modificări de sincronizat, așteaptă trimiterea lor. Dacă apare un conflict, verifică diferențele în Setări. Pentru programări suprapuse, corectează intervalul și retrimite. Consultă ambele dispozitive înainte de a decide ce variantă păstrezi.

Copiile automate în HA

Serviciul se numește **Atelier Sync** și este disponibil din https://github.com/caiuspoputa-debug/atelier-sync-ha. Intervalul implicit al copiilor locale pe server este de 6 ore, cu păstrare 14 zile. În configurație poți alege 1–24 ore și 1–90 de zile. Include datele Atelier Sync în backupurile Home Assistant și păstrează o copie separată de server.

Export și restaurare

Prima pornire a unei instalări noi are sincronizarea HA oprită. Poți importa manual copia JSON în acest mod local. Din Setări → Date și backup exportă periodic și o copie JSON. Copia include agenda, istoricul, serviciile, cheltuielile și setările, inclusiv logo-ul. Parolele conexiunii și activarea se configurează separat. **Importul înlocuiește agenda după confirmare**, iar pe un dispozitiv asociat schimbarea se sincronizează. Verifică copia aleasă și salvează mai întâi starea curentă.

După actualizare sau transfer

Verifică atât programările viitoare, cât și istoricul și sumele încasate. Păstrează copiile salvate înainte de actualizare sau transfer. Pentru utilizarea zilnică deschide Agenda Salon. Exportă din nou un backup după verificarea celor două dispozitive. Descărcări și informații despre versiunea 1.1.3.