Reglajele husei

Toate reglajele de mai jos se salvează automat și se aplică serviciului de monitorizare. Senzorul este **magnetometrul necalibrat**. Pragul implicit de 550 µT și marja 0 păstrează detecția magnetică a versiunii 1.0.

Timpi și sensibilitate

Reglaj	Implicit	Efect
Prag magnetic	550 µT	Peste prag, husa este considerată închisă. Interval de reglaj 100-2.000 µT.
Marjă de stabilitate	0 µT	Opțional, 0-200 µT. Deschiderea cere o scădere sub prag minus marjă. Valoarea 0 folosește același prag în ambele sensuri.
Întârziere la închidere	0 ms	Așteptare înaintea blocării, 0-2.000 ms. Deschiderea între timp anulează blocarea programată.
Întârziere la deschidere	0 ms	Așteptare înaintea aprinderii, 0-2.000 ms. Reînchiderea între timp anulează aprinderea programată.
Pauză între acțiuni	600 ms	Interval minim, 0-2.000 ms. Ultima tranziție a husei este păstrată și executată după pauză.
Impuls de aprindere	1.500 ms	Durata cererii de menținere a ecranului aprins, 500-5.000 ms. Ulterior se aplică temporizarea telefonului.

Energie și pornire

Cu ecranul stins este activat implicit și menține procesorul activ pentru citirea senzorului. Crește consumul bateriei. Dezactivarea poate întârzia sau opri primirea măsurătorilor în repaus.

Pornire după repornirea telefonului este activată implicit. Serviciul încearcă reluarea după pornire și prima deblocare, dacă monitorizarea nu a fost oprită din aplicație.

Reîncearcă aprinderea este activat implicit. Permite o singură reîncercare dacă afișajul rămâne stins și husa este încă deschisă.

Butonul „Restabilește reglajele recomandate” cere confirmare și readuce valorile de mai sus.

Samsung și diagnostic

Ce se poate configura din aplicație

Timpii, sensibilitatea, monitorizarea cu ecranul stins, reluarea la pornire și reîncercarea aprinderii se reglează direct. Notificările și excepția de baterie folosesc solicitări Android. Accesibilitatea necesită confirmarea utilizatorului în ecranul sistemului.

Pașii Samsung care rămân manuali

Menține deschisă în Recente este opțional. Deschide Recente, atinge pictograma Husa și alege opțiunea. În Configurare → Pași Samsung, bifa memorează „Am verificat manual”. Serviciul este configurat să continue când închizi ecranul aplicației, însă Samsung controlează propriile restricții.

Modul Somn 21:00-09:00. În Moduri și rutine → Somn, verifică dacă Husa este permisă atunci când restricționezi aplicațiile și dacă se activează economisirea energiei. Verifică și listele Samsung de aplicații în repaus. Aceste reguli și opțiunea din Recente nu pot fi activate sau verificate automat printr-un API Android public.

Testul pe S25 Ultra

1. Cu modul Somn oprit, închide și deschide husa normal, apoi rapid.
2. Activează manual Somn și repetă imediat.
3. Repetă după ce telefonul a stat nemișcat, cu ecranul stins și fără încărcător.
4. Repetă în timpul unui apel primit, deschizând complet husa.

În Diagnostic sunt păstrate ultimele 40 de evenimente, cu dată și oră. „Husă deschisă” confirmă tranziția detectată. „Cerere aprindere” arată solicitarea către Android. „Ecran aprins” confirmă starea afișajului la verificare. „Ecran încă stins” indică necesitatea investigației pe telefon.

Ce a fost verificat în această versiune

Compilarea release, analiza Lint fără erori, cele 8 teste ale husei și cele 5 teste ale regulilor de actualizare au trecut. Semnătura și alinierea APK au fost verificate. Testarea acestei versiuni pe telefon și emulator nu a fost efectuată. Problema din modul Somn rămâne în investigație; exportul ajută la identificarea cauzei.

Surse pentru confirmările sistemului și limitările energiei: Android - Doze; Samsung - Modes and Routines; Samsung - Sleeping apps.

Diagnostic și actualizări

Copiază sau exportă diagnosticul

În fila **Diagnostic**, primele trei butoane îți permit să preiei raportul complet:

Buton	Ce face
Copiază diagnosticul	Copiază raportul în clipboard. Revino în conversație, ține apăsat în câmpul mesajului și alege Lipește.
Distribuie	Deschide selectorul Android. Alegi aplicația în care vrei să trimiți textul și confirmi trimiterea acolo.
Salvează fișier .txt	Alegi folderul și numele în selectorul Android. Fișierul păstrează diacriticele și poate fi atașat ulterior.

Pentru un fragment, ține apăsat pe textul jurnalului și ajustează selecția. Poți copia separat și informațiile despre telefon și senzor.

Raportul include ultimele 40 de evenimente, versiunea aplicației, modelul telefonului, reglajele și starea energiei și permisiunilor la export. Starea la export poate diferi de cea din momentul problemei, după aprinderea manuală a telefonului.

Pentru problema din modul Somn

Cu Somn activ, închide și deschide husa. Dacă ecranul rămâne stins, aprinde-l manual, intră imediat în Diagnostic și folosește Copiază sau Salvează fișier. Exportă înainte să repeți multe mișcări, ca evenimentele relevante să rămână în jurnal.

Actualizări din aplicație

Apasă meniul cu **trei puncte** din dreapta sus, apoi **Verifică actualizările**. Verificarea manuală este disponibilă oricând. Automat, aplicația verifică cel mult o dată la 24 de ore când este deschisă. Dacă nu este deschisă, verificarea se face la următoarea deschidere după expirarea intervalului.

Când există o versiune nouă, apare un popup în aplicație. Apasă **Deschide descărcarea**. Browserul descarcă APK-ul de pe pagina GitHub Pages. Deschide fișierul și confirmă actualizarea în instalatorul Android. Husa nu descarcă și nu instalează direct APK-uri.

Poți închide popupul cu Mai târziu. O eroare de internet poate fi reîncercată din meniu. Verificarea versiunii nu trimite jurnalul de diagnostic. Eliminarea instalatorului intern reduce permisiunile; nu reprezintă o confirmare că Play Protect va accepta pachetul. Nu ocoli un avertisment de securitate.