Reglajele husei

Toate reglajele de mai jos se salvează automat și se aplică serviciului de monitorizare. Senzorul este **magnetometrul necalibrat**. Pragul implicit de 550 µT și marja 0 păstrează detecția magnetică a versiunii 1.0.

Timpi și sensibilitate

Reglaj	Implicit	Efect
Prag magnetic	550 µT	Peste prag, husa este considerată închisă. Interval de reglaj 100-2.000 µT.
Marjă de stabilitate	0 µT	Opțional, 0-200 µT. Deschiderea cere o scădere sub prag minus marjă. Valoarea 0 folosește același prag în ambele sensuri.
Întârziere la închidere	0 ms	Așteptare înaintea blocării, 0-2.000 ms. Deschiderea între timp anulează blocarea programată.
Întârziere la deschidere	0 ms	Așteptare înaintea aprinderii, 0-2.000 ms. Reînchiderea între timp anulează aprinderea programată.
Pauză între acțiuni	600 ms	Interval minim, 0-2.000 ms. Ultima tranziție a husei este păstrată și executată după pauză.
Impuls de aprindere	1.500 ms	Durata cererii de menținere a ecranului aprins, 500-5.000 ms. Ulterior se aplică temporizarea telefonului.

Energie și pornire

Cu ecranul stins este activat implicit și menține procesorul activ pentru citirea senzorului. Crește consumul bateriei. Dezactivarea poate întârzia sau opri primirea măsurătorilor în repaus.

Pornire după repornirea telefonului este activată implicit. Serviciul încearcă reluarea după pornire și prima deblocare, dacă monitorizarea nu a fost oprită din aplicație.

Reîncearcă aprinderea este activat implicit. Dacă impulsul nu aprinde ecranul, folosește o fereastră temporară prin serviciul de accesibilitate, timp de cel mult 1,5-5 secunde. Reînchiderea husei anulează cererea. Nu elimină PIN-ul sau blocarea de securitate.

Butonul „Restabilește reglajele recomandate” cere confirmare și readuce valorile de mai sus.

Samsung și diagnostic

Ce se poate configura din aplicație

Timpii, sensibilitatea, monitorizarea cu ecranul stins, reluarea la pornire și reîncercarea aprinderii se reglează direct. Notificările și excepția de baterie folosesc solicitări Android. Accesibilitatea necesită confirmarea utilizatorului în ecranul sistemului.

Pașii Samsung care rămân manuali

Menține deschisă în Recente este opțional. Deschide Recente, atinge pictograma Husa și alege opțiunea. În Configurare → Pași Samsung, bifa memorează „Am verificat manual”. Serviciul este configurat să continue când închizi ecranul aplicației, însă Samsung controlează propriile restricții.

Modul Somn 21:00-09:00. În Moduri și rutine → Somn, verifică dacă Husa este permisă atunci când restricționezi aplicațiile și dacă se activează economisirea energiei. Verifică și listele Samsung de aplicații în repaus. Aceste reguli și opțiunea din Recente nu pot fi activate sau verificate automat printr-un API Android public.

Testul pe S25 Ultra

1. Cu modul Somn oprit, închide și deschide husa normal, apoi rapid.
2. Activează manual Somn și repetă imediat.
3. Repetă după ce telefonul a stat nemișcat, cu ecranul stins și fără încărcător.
4. Repetă în timpul unui apel primit, deschizând complet husa.

Diagnosticul păstrează 40 de evenimente. „Husă deschisă” confirmă detecția. „Aprindere alternativă cerută” arată solicitarea; „creată” și „reluată” arată dacă Android a pornit fereastra. „Ecran aprins” confirmă afișajul ON și starea interactivă la verificare. Doze Android și modul Somn Samsung sunt lucruri distincte.

Ce a fost verificat în această versiune

Compilarea, analiza Lint fără erori, 8 teste ale husei, 5 teste ale actualizărilor și 5 teste pentru anularea/expirarea aprinderii au trecut. Semnătura și alinierea APK sunt verificate. Funcționarea metodei alternative în Somn și în timpul apelurilor trebuie confirmată pe S25 Ultra; nu a fost testată pe telefon sau emulator.

Surse: Android - aprinderea ecranului; Android - Doze; Samsung - Modes and Routines; Samsung - Sleeping apps.

Diagnostic și actualizări

Copiază sau exportă diagnosticul

În fila **Diagnostic**, primele trei butoane îți permit să preiei raportul complet:

Buton	Ce face
Copiază diagnosticul	Copiază raportul în clipboard. Revino în conversație, ține apăsat în câmpul mesajului și alege Lipește.
Distribuie	Deschide selectorul Android. Alegi aplicația în care vrei să trimiți textul și confirmi trimiterea acolo.
Salvează fișier .txt	Alegi folderul și numele în selectorul Android. Fișierul păstrează diacriticele și poate fi atașat ulterior.

Pentru un fragment, ține apăsat pe textul jurnalului și ajustează selecția. Poți copia separat și informațiile despre telefon și senzor.

Raportul include ultimele 40 de evenimente, versiunea aplicației, modelul telefonului, reglajele și starea energiei și permisiunilor la export. Starea la export poate diferi de cea din momentul problemei, după aprinderea manuală a telefonului.

Pentru problema din modul Somn

Lasă „Reîncearcă aprinderea” activat. Cu Somn activ, închide și deschide husa, apoi așteaptă 6 secunde. Dacă ecranul rămâne stins, aprinde-l manual și exportă imediat diagnosticul. Repetă separat cu Somn oprit și în timpul unui apel primit. Exportă după fiecare test, înainte de alte mișcări.

Actualizări din aplicație

Apasă meniul cu **trei puncte** din dreapta sus, apoi **Verifică actualizările**. Verificarea manuală este disponibilă oricând. Automat, aplicația verifică cel mult o dată la 24 de ore când este deschisă. Dacă nu este deschisă, verificarea se face la următoarea deschidere după expirarea intervalului.

Când există o versiune nouă, apare un popup. Apasă **Descarcă actualizarea**. Husa verifică dimensiunea, SHA-256, identificatorul, versiunea și certificatul APK-ului. După verificare, apasă **Instalează**. Prima dată, Android cere să permiți instalarea din Husa; revino și apasă din nou Instalează. Confirmă actualizarea în instalatorul sistemului. Setările se păstrează.

Doar verificarea versiunii este automată. Descărcarea și instalarea sunt pornite de tine; confirmarea Android rămâne obligatorie. Jurnalul nu este trimis la verificarea versiunii. REQUEST_INSTALL_PACKAGES a fost reintegrată pentru acest flux. Acceptarea versiunii de Play Protect nu a fost confirmată; nu ocoli o avertizare de securitate.