1. Objetivo

Establecer los pasos para instalar y conectar tomacorrientes, interruptores, luminarias y equipos de alumbrado, controlando los riesgos de electrocución, caídas y cortes.

2. Alcance

Aplica a todo el personal de Casa Bonita Oregón S.A.C. que realice esta tarea en las obras de edificación donde la empresa presta servicios.

3. Referencias legales y otras normas

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y D.S. N° 005-2012-TR.
- D.S. N° 011-2019-TR, Reglamento de SST para el Sector Construcción.
- Norma G.050 Seguridad durante la Construcción.
- Código Nacional de Electricidad – Utilización.
- Norma EM.010 Instalaciones Eléctricas Interiores (RNE).

4. Responsabilidades

Cargo	Responsabilidad
Maestro de obra	Planifica la tarea, elabora el ATS con la cuadrilla, tramita el PETAR cuando corresponde y verifica que se cumpla este procedimiento.
Supervisor de SST	Difunde este PETS, verifica su cumplimiento en campo, inspecciona EPP y herramientas, y detiene el trabajo si hay condiciones inseguras.
Operarios, oficiales y ayudantes	Cumple este procedimiento, usa el EPP, participa en el ATS y reporta de inmediato cualquier peligro o incidente.

5. Personal

- Operario u oficial electricista.
- Ayudante.

6. Equipos de protección personal

- Lentes de seguridad
- Guantes de cuero
- Ropa de trabajo con cintas reflectivas
- Guantes dieléctricos clase 0
- Zapatos dieléctricos
- Casco dieléctrico
- Arnés y línea de vida sobre 1,80 m

7. Equipos, herramientas y materiales

- Desarmadores y alicates con aislamiento 1000 V
- Detector de tensión
- Escalera tipo tijera dieléctrica o andamio
- Taladro, tacos y tornillos
- Kit de bloqueo

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General. · RUC 20614484153 · CBO-SST-PETS-15
Las versiones impresas son copias "No controladas".

8. Procedimiento

Antes del trabajo

1. Participar en la charla de 5 minutos y elaborar el ATS (CBO-SST-F-01) en el frente de trabajo, identificando los peligros del día.
2. Inspeccionar el EPP y las herramientas; retirar de uso lo que esté dañado o no tenga la cinta del color del mes.
3. Si los circuitos ya están conectados al tablero: desenergizar, bloquear y etiquetar (PETS-14) y tramitar el PETAR eléctrico.
4. Verificar la ausencia de tensión con el detector en cada caja antes de tocar los conductores.

Instalación

1. Conectar los aparatos respetando colores: fase, neutro y tierra.
2. Ajustar bien los bornes y acomodar los conductores dentro de la caja sin forzarlos.
3. Para luminarias en techo, usar escalera o andamio según el PETS-01; si la luminaria pesa más de 10 kg, instalar entre dos personas.
4. Desembalar las luminarias en el lugar de instalación y manipular los vidrios con guantes.

Al terminar

1. Colocar todas las tapas y placas antes de energizar.
2. Retirar el bloqueo según el PETS-14 y probar el funcionamiento.
3. Ordenar y limpiar el área; retirar desperdicios y dejar las herramientas en su lugar.

9. Restricciones

- No conectar aparatos en circuitos energizados.
- No dejar cajas con conductores expuestos sin tapa ni cinta.
- No usar escaleras metálicas.

	Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
Cargo	Supervisor de SST	Responsable técnico / Maestro de obra	Gerente General
Nombre			Jesús Donato Villar Bendezú · DNI 72906209
Firma			
Fecha			

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General. · RUC 20614484153 · CBO-SST-PETS-15
Las versiones impresas son copias "No controladas".

Registro de difusión del PETS

Los trabajadores abajo firmantes declaran haber recibido la difusión de este procedimiento, haberlo entendido y comprometerse a cumplirlo.

N°	Apellidos y nombres	DNI	Cargo	Fecha	Firma
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General. · RUC 20614484153 · CBO-SST-PETS-15
Las versiones impresas son copias "No controladas".