1. Objetivo

Establecer los pasos para realizar la prueba de aislamiento de circuitos con megóhmetro, la prueba de continuidad y la energización final de las instalaciones, controlando los riesgos de contacto eléctrico y arco eléctrico.

2. Alcance

Aplica a todo el personal de Casa Bonita Oregón S.A.C. que realice esta tarea en las obras de edificación donde la empresa presta servicios.

3. Referencias legales y otras normas

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y D.S. N° 005-2012-TR.
- D.S. N° 011-2019-TR, Reglamento de SST para el Sector Construcción.
- Norma G.050 Seguridad durante la Construcción.
- Código Nacional de Electricidad – Utilización.
- R.M. N° 111-2013-MEM/DM, Reglamento de SST con Electricidad.
- Manual de los equipos de medición.

4. Responsabilidades

Cargo	Responsabilidad
Maestro de obra	Planifica la tarea, elabora el ATS con la cuadrilla, tramita el PETAR cuando corresponde y verifica que se cumpla este procedimiento.
Supervisor de SST	Difunde este PETS, verifica su cumplimiento en campo, inspecciona EPP y herramientas, y detiene el trabajo si hay condiciones inseguras.
Operarios, oficiales y ayudantes	Cumple este procedimiento, usa el EPP, participa en el ATS y reporta de inmediato cualquier peligro o incidente.

5. Personal

- Operario electricista calificado (ejecuta las pruebas).
- Ayudante (señaliza y vigila).
- Maestro de obra o responsable técnico (autoriza la energización).

6. Equipos de protección personal

- Lentes de seguridad
- Guantes de cuero
- Ropa de trabajo con cintas reflectivas
- Guantes dieléctricos clase 0
- Zapatos dieléctricos
- Casco dieléctrico
- Careta para arco eléctrico al energizar

7. Equipos, herramientas y materiales

- Megóhmetro
- Multímetro y detector de tensión
- Kit de bloqueo

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General. · RUC 20614484153 · CBO-SST-PETS-17
Las versiones impresas son copias "No controladas".

- Letreros 'PELIGRO – CIRCUITO EN PRUEBA'
- Formato de protocolo de pruebas del cliente

8. Procedimiento

Antes de las pruebas

1. Participar en la charla de 5 minutos y elaborar el ATS (CBO-SST-F-01) en el frente de trabajo, identificando los peligros del día.
2. Tramitar el PETAR eléctrico (CBO-SST-F-05).
3. Verificar el estado de los equipos de medición y sus puntas.
4. Avisar a todas las cuadrillas de la zona y colocar letreros en tableros y cajas del circuito.

Prueba de aislamiento y continuidad

1. Verificar que el circuito esté desenergizado y bloqueado (PETS-14).
2. Desconectar los equipos sensibles (luminarias electrónicas, equipos) del circuito.
3. Aplicar la tensión de prueba del megóhmetro (500 V o 1000 V según el circuito) sin tocar los conductores.
4. Al terminar cada medición, descargar el circuito poniéndolo a tierra.
5. Registrar los resultados en el protocolo.

Energización

1. Verificar que todas las pruebas sean conformes y que todas las tapas estén colocadas.
2. Obtener la autorización del responsable técnico.
3. Retirar los bloqueos según el PETS-14.
4. Energizar circuito por circuito, parándose a un costado del tablero y usando careta y guantes.
5. Comprobar el funcionamiento y la correcta operación del interruptor diferencial (botón de prueba).

Al terminar

1. Rotular el directorio de circuitos del tablero.
2. Cerrar el PETAR.
3. Ordenar y limpiar el área; retirar desperdicios y dejar las herramientas en su lugar.

9. Restricciones

- No energizar sin pruebas de aislamiento conformes ni sin autorización.
- No tocar los conductores durante la prueba con megóhmetro.
- No energizar con personas trabajando en el circuito.

	Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
Cargo	Supervisor de SST	Responsable técnico / Maestro de obra	Gerente General
Nombre			Jesús Donato Villar Bendezú · DNI 72906209
Firma			
Fecha			

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General. · RUC 20614484153 · CBO-SST-PETS-17
Las versiones impresas son copias "No controladas".

Registro de difusión del PETS

Los trabajadores abajo firmantes declaran haber recibido la difusión de este procedimiento, haberlo entendido y comprometerse a cumplirlo.

N°	Apellidos y nombres	DNI	Cargo	Fecha	Firma
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General. · RUC 20614484153 · CBO-SST-PETS-17
Las versiones impresas son copias "No controladas".