Casa Bonita Oregón

GASFITERÍA · ELECTRICIDAD

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

"INSTALACIONES ELÉCTRICAS"

Entubado en losas y muros · Cableado de circuitos · Tableros e interruptores termomagnéticos · Tomacorrientes, interruptores y luminarias · Pozo a tierra · Pruebas eléctricas y energización

OBRA: _____

CONTROL DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
		Jesús Donato Villar Bendezú DNI 72906209
SUPERVISOR DE SST	**RESPONSABLE TÉCNICO / MAESTRO DE OBRA**	**GERENTE GENERAL**

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción del cambio
01	18/10/2026	Emisión inicial del documento (CBO-SST-PSST-IE).

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General.
Las versiones impresas son copias "No controladas".

1. INTRODUCCIÓN

Casa Bonita Oregón S.A.C. es una empresa peruana dedicada a la ejecución de instalaciones sanitarias y eléctricas en edificaciones. El presente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo establece las medidas preventivas que la empresa aplicará en la especialidad de **instalaciones eléctricas**, en cumplimiento de la Ley N° 29783 y del D.S. N° 011-2019-TR, y se integra al Plan de SST de cada obra del contratista principal o cliente.

Datos de la empresa

Dato	Detalle
Razón social	Casa Bonita Oregón S.A.C.
RUC	20614484153
Domicilio fiscal	Av. Prolongación Huiracocha Mz. PP9 Lt. 11A, San Antonio – Huarochirí, Lima
Gerente General	Jesús Donato Villar Bendezú – DNI 72906209
Teléfono	922 732 329
Actividad	Instalaciones Eléctricas en edificaciones

2. OBJETIVOS

Objetivo general

Prevenir accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales en las actividades de instalaciones eléctricas, protegiendo la vida y la salud de los trabajadores y de terceros.

Objetivos específicos

- Identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos de cada actividad antes de ejecutarla.
- Cumplir la normativa legal vigente en SST y los requisitos de los clientes.
- Capacitar y entrenar al 100 % del personal en los riesgos de su puesto.
- Dotar del EPP adecuado al 100 % del personal.
- Investigar el 100 % de los incidentes y accidentes, y aplicar medidas correctivas.

3. ALCANCE

Aplica a todo el personal de Casa Bonita Oregón S.A.C. —maestro de obra eléctrico, operarios y oficiales electricistas y ayudantes— y a todas las actividades de instalaciones eléctricas que la empresa ejecute en obras de edificación: entubado en losas y muros; cableado de circuitos; tableros e interruptores termomagnéticos; tomacorrientes, interruptores y luminarias; pozo a tierra; pruebas eléctricas y energización.

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General.
Las versiones impresas son copias "No controladas".

4. BASE LEGAL

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su Reglamento D.S. N° 005-2012-TR y su modificatoria Ley N° 30222.
- D.S. N° 011-2019-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construcción.
- Norma Técnica de Edificación G.050 Seguridad durante la Construcción.
- R.M. N° 050-2013-TR, Formatos referenciales del Sistema de Gestión de SST.
- Ley N° 26790 y D.S. N° 003-98-SA, Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR).
- Norma EM.010 Instalaciones Eléctricas Interiores (RNE) y Código Nacional de Electricidad – Utilización.
- R.M. N° 111-2013-MEM/DM, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad.

5. DEFINICIONES

Término	Definición
ATS (Análisis de Trabajo Seguro)	Documento de gestión preventiva que se llena en el frente de trabajo para identificar los peligros, evaluar los riesgos y establecer las medidas de control antes de iniciar una tarea.
PETAR	Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo: autoriza y controla trabajos en altura, en caliente, en espacios confinados y eléctricos.
PETS	Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro: describe paso a paso cómo realizar una tarea de forma segura.
IPERC	Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control.
EPP	Equipo de Protección Personal: implementos que usa el trabajador para protegerse de los riesgos de su tarea.
Trabajo en altura	Actividad realizada a 1,80 m o más sobre el nivel del piso, donde existe riesgo de caída de personas, materiales o herramientas.
Incidente	Suceso relacionado con el trabajo en el que no hubo lesiones, o estas solo requirieron primeros auxilios.
Accidente de trabajo	Suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y produce una lesión, invalidez o muerte.
Bloqueo y etiquetado (LOTO)	Procedimiento para aislar una fuente de energía, colocar el candado personal y la tarjeta de “Peligro – No operar” para impedir su activación accidental.
Energía cero	Condición verificada con detector de tensión en la que el circuito no tiene tensión ni energía almacenada.
Arco eléctrico	Descarga eléctrica a través del aire, producida por cortocircuito o maniobra, que genera calor intenso y puede causar quemaduras graves.
Pozo a tierra	Sistema de electrodo enterrado y tratado que conduce a tierra las corrientes de falla para proteger a las personas y equipos.
Interruptor diferencial	Dispositivo que corta la energía cuando detecta una fuga de corriente (30 mA), protegiendo a las personas contra contactos eléctricos.

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General.
Las versiones impresas son copias “No controladas”.

Término	Definición
Megóhmetro	Instrumento que mide la resistencia de aislamiento de los conductores aplicando una tensión de prueba (500 – 1000 V).

6. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Casa Bonita Oregón S.A.C., empresa dedicada a las instalaciones sanitarias y eléctricas en edificaciones, se compromete a:

- Proteger la seguridad y salud de todos sus trabajadores y de las personas en sus áreas de trabajo, previniendo lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes.
- Identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos de sus actividades.
- Cumplir la normativa legal vigente en SST y los requisitos de sus clientes.
- Garantizar la consulta y participación de los trabajadores a través del Supervisor de SST.
- Capacitar a su personal y dotarlo del EPP adecuado.
- Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de SST.



Jesús Donato Villar Bendezú
Gerente General

7. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES

Cargo	Responsabilidades
Gerente General Jesús Donato Villar Bendezú	Lidera el sistema de SST; aprueba el plan, los procedimientos y los programas; provee los recursos para EPP, capacitación, exámenes médicos y SCTR.
Supervisor de SST	Elabora y actualiza la IPERC, los PETS y los registros; realiza la inducción, las charlas y las inspecciones; verifica los ATS y PETAR; investiga los incidentes; coordina con el área de SST del cliente.
Maestro de obra – Instalaciones Eléctricas	Planifica el trabajo diario; elabora el ATS con su cuadrilla; tramita los PETAR; verifica el EPP y las herramientas; detiene los trabajos inseguros.
Operarios, oficiales y ayudantes	Cumplen los PETS y las indicaciones de seguridad; usan el EPP; participan en el ATS y las charlas; reportan peligros, incidentes y accidentes.

8. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL

La empresa aplica la Matriz IPERC de instalaciones eléctricas (CBO-SST-IPERC-02), elaborada con la metodología de la R.M. N° 050-2013-TR. Antes de cada tarea, la cuadrilla elabora el ATS y, en trabajos de alto riesgo, el PETAR correspondiente. Los principales riesgos de la especialidad y sus controles son:

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General.
Las versiones impresas son copias "No controladas".

Actividad	Peligro	Riesgo	Medidas de control
Conexión de tableros	Circuito energizado no controlado	Electrocución	Bloqueo y etiquetado, verificación de energía cero, PETAR eléctrico
Maniobras y energización	Cortocircuito	Arco eléctrico, quemaduras graves	Trabajar sin tensión, careta para arco, ropa de algodón
Entubado en losa	Bordes de losa sin protección	Caída de altura	Barandas, arnés anclado, PETAR de altura
Cableado y luminarias en techo	Trabajo en escalera	Caída a distinto nivel	Escalera dieléctrica tipo tijera, check-list, arnés sobre 1,80 m
Pozo a tierra	Paredes inestables; instalaciones enterradas	Derrumbe, electrocución	Entibado, vigía, revisión de planos antes de excavar
Pozo a tierra	Sales, gel y bentonita	Irritación de piel, ojos y vías respiratorias	Guantes de nitrilo, lentes, respirador, MSDS
Picado de muros	Polvo, ruido, partículas	Afección respiratoria, hipoacusia, lesión ocular	Humedecer, respirador, tapones, careta
Pruebas con megóhmetro	Tensión de prueba 500 – 1000 V	Contacto eléctrico	Señalizar, no tocar conductores, descargar el circuito

9. PROCEDIMIENTOS ESCRITOS DE TRABAJO SEGURO

Las actividades se ejecutan según el PETS de la especialidad y los siguientes procedimientos específicos:

- CBO-SST-PETS-IE PETS – Instalaciones Eléctricas
- CBO-SST-PETS-12 Entubado en losas y muros
- CBO-SST-PETS-13 Cableado de circuitos
- CBO-SST-PETS-14 Bloqueo y etiquetado de energías (LOTO)
- CBO-SST-PETS-15 Instalación de tomacorrientes, interruptores y luminarias
- CBO-SST-PETS-16 Construcción de pozo a tierra
- CBO-SST-PETS-17 Pruebas eléctricas y energización
- CBO-SST-PETS-18 Montaje de tableros e interruptores termomagnéticos
- CBO-SST-PETS-01 Trabajo en altura con escaleras y andamios
- CBO-SST-PETS-02 Uso de herramientas eléctricas portátiles
- CBO-SST-PETS-03 Picado de muros y losas
- CBO-SST-PETS-04 Traslado manual de materiales

10. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

La empresa entrega gratuitamente el EPP y lo registra en el Registro de equipos de seguridad o emergencia (CBO-SST-REG-06). El EPP de la especialidad es:

- Casco de seguridad dieléctrico con barbiquejo

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General.
Las versiones impresas son copias "No controladas".

- Lentes de seguridad claros / oscuros
- Zapatos de seguridad dieléctricos
- Ropa de trabajo de algodón (no sintética) con cintas reflectivas
- Guantes de cuero (trabajos generales)
- Guantes dieléctricos clase 0 con protector de cuero (trabajos eléctricos)
- Careta para arco eléctrico (maniobras y energización)
- Tapones u orejeras
- Respirador con filtro P100 o N95 (picado, bentonita y sales)
- Sistema anticaídas: arnés de cuerpo completo, línea de vida con absorbedor y punto de anclaje
- Kit de bloqueo: candado personal y tarjeta “Peligro – No operar”

11. CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

- **Inducción** a todo trabajador nuevo antes de ingresar a obra.
- **Charla de 5 minutos** diaria antes del inicio de labores.
- **Difusión de los PETS** antes de iniciar cada actividad.
- **Capacitaciones específicas** (mínimo cuatro al año, D.S. N° 005-2012-TR, art. 27):
- Riesgo eléctrico, bloqueo y etiquetado (LOTO)
- Uso y cuidado del EPP dieléctrico (prueba de inflado de guantes)
- Trabajo en altura: escaleras y andamios
- Excavaciones seguras: pozo a tierra

12. INSPECCIONES

Inspección	Frecuencia	Formato
Herramientas eléctricas portátiles y extensiones	Diaria y mensual (cinta de color)	CBO-SST-F-07
Escaleras y andamios	Antes de cada uso	CBO-SST-F-08
Arnés y línea de vida	Antes de cada uso	CBO-SST-F-09
Extintor y botiquín	Mensual	CBO-SST-F-10
Inspección general del frente de trabajo	Semanal	CBO-SST-REG-04

13. SALUD OCUPACIONAL

- Exámenes médicos ocupacionales pre-ocupacional, periódico y de retiro (R.M. N° 312-2011-MINSA), con examen de aptitud para trabajo en altura cuando corresponda.

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General.
Las versiones impresas son copias “No controladas”.

- SCTR de salud y pensión vigente para todo el personal antes de ingresar a obra.
- Hidratación, pausas activas y protección solar en trabajos a la intemperie.

14. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

Se aplica el Plan de Contingencia ante Emergencias de instalaciones eléctricas (CBO-SST-PCE-IE), integrado al plan de emergencias de cada obra. El personal participa en los simulacros que organice el contratista principal o cliente.

15. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES

Todo incidente o accidente se reporta de inmediato al maestro de obra, al Supervisor de SST y al área de SST del cliente; se investiga, se registra en CBO-SST-REG-01 y se implementan las medidas correctivas. Los accidentes mortales y los incidentes peligrosos se notifican al Ministerio de Trabajo dentro de las 24 horas.

16. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES

Objetivo	Meta	Indicador
Cero accidentes incapacitantes	0	N° de accidentes incapacitantes
Capacitación del personal	100 %	Capacitaciones ejecutadas / programadas × 100
ATS y PETAR correctamente llenados	100 %	ATS conformes / ATS revisados × 100
Entrega de EPP	100 %	Trabajadores con EPP completo / total × 100
Inspecciones programadas	100 %	Inspecciones ejecutadas / programadas × 100
Investigación de incidentes	100 %	Incidentes investigados / ocurridos × 100

17. REGISTROS

Se mantienen los registros obligatorios de la R.M. N° 050-2013-TR (CBO-SST-REG-01 al 08), los ATS, PETAR, charlas de 5 minutos y check-lists de cada obra.

18. MEJORA CONTINUA

Al cierre de cada obra y como mínimo una vez al año, la Gerencia General y el Supervisor de SST revisan los resultados —estadísticas, inspecciones, incidentes y observaciones de los clientes— y actualizan este plan.

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General.
Las versiones impresas son copias "No controladas".