

智能看护系统使用手册

欢迎您选用“来人呐”智能家居系列产品之智能看护系统，本系统由看护器、手机 app、无线网络和云端数据交互平台四部分组成。在使用产品之前，请仔细阅读本手册。

产品适用人群：老人或者需要特别关照的人

看护系统的功能

1. 使用者可以通过语音发出求助信息给手机 app；
2. 手机 app 手动向看护器发出提醒信息；
3. 手机 app 定时向看护器发出吃药提醒；
4. 区域进入异常报警，指被看护人在约定时间内没有进入相关区域，系统自动发出报警；
5. 手机 app 会自动保存交互信息，便于后续回看处理。

安装指引

请按照以下顺序完成系统搭建。**重要提示：产品请远离火源、热源、水、气并保证不会对儿童造成伤害！**

1. 安装手机 app，具体操作详见后面的《安装手机 app 与设置》部分；

注意以下关键点：安装前打开手机的定位服务，安装时授权 app 的定位服务和消息通知权限；安装后再次确认授权 app 定位服务、消息通知和允许 app 后台高耗能的权限。第一次运行 app 会出现隐私政策窗口，请点击“同意”，会进入软件。

2. 添加看护器主单元

添加看护器主单元 首先确保手机已经连接到家庭的无线网络，并且知道无线网络的名称和密码；把主单元通电，听到“配网”的语音提示时，点击 app 页面左上角的三横按钮，在侧边菜单中点击“添加主单元”，当出现连接到设备“Carer”时，请点击“连接”，稍等运行会弹出无线网络的名称（如果多次尝试打开定位功能后，进入添加主单元都不能自动获取无线网络名称，请手动输入无线网络名称），请输入密码，然后点击“确定”按钮。稍后会出现输入名称的窗口，请选择一个合适的名字然后确定，会在 app 中出现刚添加的单元信息，同时听到联网成功的提示音，表示添加完成，否则**请重启 app**并重复此过程。添加完主单元后，您的手机应该自动切换回您的局域网，如果没有完成切换，请手动切回，保证手机接入局域网。

一套看护系统只能有一台主单元，吃药提醒也是通过主单元发出的，所以，在有多个单元的情况下，请尽可能选择被看护人最经常活动的区域安装主单元。

3. 测试主单元

点击主单元信息会进入“单元操作/报警历史”画面，在这里，可以点击“通信测试按钮”，如果一切正常，稍候会收到“信号通道畅通”的信息，该信息会显示在下面的“报警历史”中。该功能经常被用户用来测试系统工作是否正常，定期测试是保证系统正常工作的很好的方法。

4. 添加看护器从单元（选装）

看护器在无遮挡物、无噪音的情况下，能够覆盖 5-6m 的范围，用户可以根据需求添加一台或多台从单元，以能够全面覆盖老人的活动区域为宜。请在安装好主单元后再安装从单元，具体步骤如下：把从单元通电，听到“配网”的语音提示时，点击 app 页面左上角的三横按钮，在侧边菜单中点击“添加从单元”，稍后会出现输入名称的窗口，请选择一个合适的名字。当听到配网成功时，添加完成，会在 app 中出现刚添加的单元信息。否则**请重启 app**并重复此过程。

5. 测试从单元

点击从单元信息会进入“单元操作/报警历史”画面，在这里，可以点击“通信测试按钮”，如果一切正常，稍候会收到“信号通道畅通”的信息，该信息会显示在下面的“报警历史”中。该功能经常被用户用来测试系统工作是否正常，定期测试是保证系统正常工作的很好的方法。

6. 安放和固定看护器

看护器的安装位置，距离地面的高度在 0.8m-1.6m 之间为宜，与被看护人的距离小于 6m，看护器可以通过看护器支架底部的双面胶将它固定到墙面，也可以摆放在桌面，同时保证它与被看护者之间没有遮挡物。

看护器的用法

求助 当被看护人需要求助时，只需清晰的呼叫“来人呐”，当听到应答“我在呢，主人”后，请说“来帮帮我”，听到“主人，您的需求已经送达”时，您的求助信息已经被手机收到。正常情况下，求助信息会在 30 秒内发送到所绑定的手机 app。系统中也包含了诸如“我渴了”、“我饿了”、“我要上厕所”等常见的需求，同样也可以通过语音发送给手机。

应答求助 当 app 收到求助时，在手机 app 上通过点击主单元或者从单元，可以进入相应单元的操作界面，在这个界面点击“报警确认”按钮，通知求助者，求助信息已经被手机使用者确认。

音量调整 您可以首先呼叫“来人呐”，在得到“在呢，主人”的应答后，说出“增大音量”，或者“减小音量”完成音量调整，调整过后的音量在看护器断电后也会保持，直到下次音量调整。

手机 app 功能设定及使用

吃药提醒

系统提供了最多 6 个时间点的吃药提醒功能，提醒时间误差小于±1 分钟。在 app 的主界面，点击左上角的三横（≡）按钮，点击“功能设定”，进入功能设定界面，点击“00:00”式样的文字，修改提醒时间，右侧的滑动开关，滑到右边表示定时器开启，提醒功能有效；滑到左边表示定时器关闭，提醒功能无效。

报警通知选择

当手机收到“来帮帮我”求助信息时，是否需要以默认手机铃声或者震动方式通知手机主人。用户可以根据自身需要选择打开或者关闭这两个选项。如果这两个选项都关闭的话，手机只以通知栏信息和默认收到信息的声音发出通知。而诸如“我渴了”等一般性的需求，手机只发出通知信息，不会响铃和震动，不受该选项影响。该功能在“功能设定”界面中完成设定。

区域进入异常

在主界面中点击各单元能够进入单元操作/报警历史界面，点击位于界面上部查询时间后面的“00:00”式样的文字，可以修改未进入区域的报警时间，该时间后面的滑块开关的使用，同上面的吃药提醒开关一样，滑到右边表示开启异常报警；滑到左边表示关闭异常报警。

手机 app 手动向看护器发送提醒信息

在手机 app 上通过点击主单元或者从单元，可以进入相应单元的操作界面，在这个界面可以向相应的单元发送单独的信息，其它单元不会接收到该信息。比如，您可以点击“提醒吃饭”按钮，只有相对应的看护器会收到“请您吃饭了”的提醒。其他提醒功能同理操作即可。

手机 app 的安装

这部分和下面的手机授权操作，会因品牌和型号的不同在表述上会有不同，根据具体情况完成相应的操作。安装手机 app 前，请打开手机的定位功能。按住屏幕顶部或者右上顶部下拉，选择定位服务，使其开启。使用手机应用商店，搜索“Carer”，或者使用手机的浏览器，扫描手册上的二维码，安装 app，在安装过程中会出现定位服务和消息通知权限的申请，请选择允许。按照安装提示完成安装。

手机 app 授权

授权通知功能

在手机上按下面步骤操作：设置-应用-应用管理-选择 Carer-通知-允许通知

有的手机需要在通知权限中打开发声权限，否则收到通知的时候，没有声音提醒。

授权定位功能

在手机上按下面步骤操作：设置-应用-应用管理-选择 Carer-权限-定位-使用时允许

授权电池管理功能

在手机上按下面步骤操作：设置-电池-关闭省电模式-后台耗电管理-选择 Carer-允许后台高耗电。