

Aufkleber für Gehäuse „RT-Weiche-Signal 0.1“

RT_Weiche_Signal

SW 0.2 – Dec 2016

Basis-RJ45-1.1 + RT_Weiche_Signal_0.1

Programmierung:

Taste drücken, grüne LED leuchtet

(Gleisspannung muss dazu =AUS sein)

Kanal 1: Adresse

Hinten: Signal B (5/6), Signal A (7/8) (common ground „C“)									
C	F	Y	G	R	C	F	Y	G	R
Vorn: 4 Weichen (Tortoise)									
-	-	4	4	3	3	2	2	1	1

OpenSX	
SX-Bus	SX-Bus

Version für englische Signale mit den „Aspects“: Red, Green, Yellow, Yellow+Feather