

Arbeitsanweisung		AA - Nr. 25.45 / 02
Wartungsplan - 3D AOI-Tester Göpel VarioLine		Seite 1 / 2

1 Zielstellung

Die mit dieser Arbeitsanweisung festgelegten Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sichern, dass die technologischen Einrichtungen und Anlagen störungsfrei und anforderungsgerecht arbeiten und der Fertigungsprozess unter beherrschten Bedingungen verläuft.

2 Geltungsbereich

Die vorliegende AA gilt für den Bereich F, der Firma MEBATRON Elektronik GmbH.

3 Regelungen und Festlegungen

Die Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen sind im zugehörigen und auf die Maschine bezogenen Formblatt FB88 – Wartungsnachweis - Maschinentagebuch zu dokumentieren.

Anmerkung: Die wöchentliche Sicherung der Fehlerdatenbank und Prüfdaten entfällt, da diese direkt auf dem Server abgelegt wird.

	Zyklus	zu wartende Maschinengrupp e	durchzuführende Wartungsarbeiten
1	monatlich <i>Maschinenführer</i>	Lichttaster Pneumatik Kamerasystem, LED-Beleuchtung	Optiken der Sensoren reinigen Pneumatikverschlauchung auf undichte stellen und Quetschungen kontrollieren Siehe Kondensat ablassen Siehe Filter reinigen Unterseite Chamäleon und Laserhöhenmesssystem mit dem mitgelieferten Optiktuch sanft und druckfrei reinigen Die Helligkeit der Beleuchtung mit Hilfe des mitgelieferten Kalibriertools kalibrieren

Verteiler: siehe Dokumentenmatrix

	Name	Bereich	Datum	Unterschrift
Erstellt :	Henschel	Q	04.05.2020	
Genehmigt :	Gerhardt	F	04.05.2020	

Arbeitsanweisung

 AA - Nr.
 25.45 / 02

Wartungsplan - 3D AOI-Tester Göpel VarioLine

Seite 2 / 2

	Zyklus	zu wartende Maschinengrupp e	durchzuführende Wartungsarbeiten
2	jährlich <i>Wartungsmechaniker</i>	Verschraubungen der beweglichen Teile Sicherheits- einrichtung Transportsystem Linearachsen Pneumatik Signalleuchte Überspannungs- schutz	Festen Sitz der Haube und Gasdruckfedern sicherstellen Funktion des Not-Halt-Kreises überprüfen Siehe Transportsystem überprüfen Siehe Linearachsen schmieren Siehe Filtereinsatz wechseln Funktion der Signalleuchte in MANUELL kontrollieren (ggf. Leuchtmittel tauschen) Siehe Statusanzeige Überspannungsschutz kontrollieren
3	2 - jährlich <i>Wartungsmechaniker</i>	Transportriemen Lüfterfilter	Siehe Transportband tauschen Siehe Filtermatten tauschen
4	3 - jährlich <i>Maschinenführer</i>	Akkupack der USV	Siehe USV-Akku tauschen

Revisionsstand

Ausgabe	Geändert	Bereich	Am	Änderungsgrund	Inhalt der Änderung
01	Henschel	Q	25.03.2019	Initial	-Erstellung-
02	Henschel	Q	04.05.2020	Überarbeitung	Punkt 3 – Wartungsnachweis konkretisiert Programmsicherungen geändert da Serverablage ->Schulungsbewertung: keine Schulung notwendig