

MEBATRON Excellence for PCB	
Arbeitsanweisung	AA - Nr. 68 / 03
Einschweißen in Folienbeutel	Seite 1 / 2

1 Zielstellung

Die mit dieser Arbeitsanweisung festgelegten Maßnahmen und Regelungen haben das Ziel, ordnungsgemäße Verpackung von IC's in Vakuumbbeutel zu regeln.

2 Geltungsbereich

Die vorliegende AA gilt für den Bereich F der Firma Mebatron Elektronik GmbH.

3 Maßnahmen, Festlegungen und Vorgehensweise

Die zum bestücken geöffneten Folienverpackungen von eingeschweißten IC - Trays sind nach dem Bestückvorgang für angefangene IC – Trays zum wiedereinschweißen, sofern möglich, erneut zu verwenden. Sollte dies nicht möglich sein, z.B. weil die Verpackung undicht oder zu klein geworden ist, muss auf die neue Folienverpackung **unbedingt** das korrekte Original MEBATRON Artikelschild **UND** die Original Hersteller-Kennung geklebt werden. Überdies ist mit jeweils neuen, vorgedruckten, Neon-Etiketten die aktuelle Stückzahl der Bauelemente im Folienbeutel, Name des Entnehmers und das Datum auf selbigem zu vermerken.

3.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die AZ450 Verpackungsmaschine dient ausschließlich zum verpacken von Artikeln (Trays und Rollen) in (optimalerweise metallisierte) Folienbeutel nach vorheriger Grob-Vakuumerzeugung.


3.2 Sicherheitshinweise

- Vor Arbeitsbeginn prüfen ob das Teflontuch oder der Dichtungsgummi beschädigt sind.
- Es dürfen sich keine Metallteile zwischen den Heizschienen befinden.
- Gerät nicht in besonders feuchter, staubiger oder heißer Umgebung betreiben.
- Nicht zwischen die Schweißbacken greifen!
- Falls beim Programmablauf ein Fehler auftritt, STOP Taste drücken.
- Kippgefahr bei zu hoher Belastung des Tisches!

3.3 Vorgehensweise

- Gerät mit Hauptschalter einschalten, prüfen ob „AIRZERO AZ-450“ im Display erscheint
- Mit dem Taster MODE das Programm wählen: Programm 1: für IC-TRAYS (Vac.40, Seal.12, Cool.45) - Programm 2: für IC-Rollen (Vac.20, Seal.12, Cool.45)
- Fußschalter einmal betätigen – Saugdüse fährt nach vorne
- Optisch Beutel auf guten Zustand prüfen, IC-Packung und DRY-PACK in den Beutel legen
- Beutel mit der Öffnung zwischen die Schweißkufen schieben - Saugdüse ragt in den Beutel hinein, Beutel links und rechts greifen und auseinanderziehen, so dass die Beutelhälften exakt übereinander liegen, Lage des zu verpackenden Teils prüfen – ACHTUNG: Saugdüse muss in der Nähe des zu verpackenden Teils sein, dieses aber nicht berühren – ist der Sauger zu weit weg verhindert das zusammenziehen des Beutels ein Vakuum.
- Fußschalter erneut betätigen, Vakuum und Verschweißung optisch prüfen!

Verteiler: Server: F, SMD06, SMD11

	Name	Bereich	Datum	Unterschrift
Erstellt :	Henschel	Q	28.03.2018	
Genehmigt :	Herfurth	T	28.03.2018	

Arbeitsanweisung

**AA - Nr.
68 / 03**

Einschweißen in Folienbeutel

Seite 2 / 2

3.4 MSD Kennzeichnung und Vorgehensweise

Feuchtigkeitsempfindliche Bauteile sind als solche gekennzeichnet und weisen einen zusätzlichen Aufkleber zum Vermerk der Offenzeiten >30min. und ggf. der Trockenvorgänge auf.

Bei diesen muss die Offenzeit möglichst kurz gehalten und jeweils auf dem Label vermerkt werden. Restmengen an Bauelementen müssen entweder wieder direkt mit einem Dry-Pack eingeschweißt oder im Trockenschrank gelagert werden. Sofern die Offenzeit abgelaufen ist müssen die Bauelemente gemäß folgender Tabelle getrocknet werden, dabei ist zu beachten das *Rollen nicht im Ofen* getrocknet werden dürfen.

Gehäuse- stärke	MSD Level	Ofentemperatur 125°C		Trocken- schrank ≤ 2% rel. Lf. 25°C
		Überschreitung der Offenzeit > 72h	Überschreitung der Offenzeit ≤ 72h	
≤1,4mm	2	5 Std.	3 Std.	8 Tage
	2a	7 Std.	5 Std.	9 Tage
	3	9 Std.	7 Std.	12 Tage
	4	11 Std.	7 Std.	15 Tage
	5	12 Std.	7 Std.	17 Tage
	5a	16 Std.	10 Std.	22 Tage
>1,4mm ≤2,0mm	2	18 Std.	15 Std.	25 Tage
	2a	21 Std.	16 Std.	30 Tage
	3	27 Std.	17 Std.	35 Tage
	4	34 Std.	20 Std.	40 Tage
	5	40 Std.	25 Std.	50 Tage
	5a	48 Std.	40 Std.	67 Tage
>2,1mm ≤4,5mm	2-5a	48 Std.	48 Std.	80 Tage
BGA > 17 x 17mm	2-6	96 Std.	Siehe oben gemäß Gehäusestärke	Siehe oben gemäß Gehäusestärke

Tabelle gem. IPC/JEDEC J-STD-033

Date / Time OUT	Date / Time IN	T/ REMAIN
/	/	
/	/	
/	/	
/	/	

4 Mitgeltende Dokumente

- **AA-Nr. 25.34** „Wartungsplan K-Tech AZ450“
- **Maschinentagebuch**
- **IPC/JEDEC J-STD 033**

Ausgabe	Geändert	Bereich	Am	Änderungsgrund	Inhalt der Änderung
02	Henschel	Q	28.01.14	Ergänzung	Abschnitt „3“ – Maßnahmen und Festlegungen ergänzt / geschrieben
03	Henschel	Q	28.03.18	Überarbeitung	Allgemeine Aktualisierung ISO9001:2015, Dokumentenverknüpfung