`TUYA_COMMON_PRIVATE_CLUSTER` (0xE000)

```
<td><code>TUYA_COMMON_PRIVATE_CLUSTER</code> (0xE000)</td>
```

Attributes

ID	Name	Data type (ID)
0xD001	Cycle timing (Tuya-specific attribute)	array
0xD002	Random timing (Tuya-specific attribute)	array
0xD003	Inching switch (Tuya-specific attribute)	array (0x48)

```
<tr><td>0xD001</td>
<td>Cycle timing (Tuya-specific attribute)</td>
<td>array</td></tr>
<tr><td>0xD002</td>
<td>Random timing (Tuya-specific attribute)</td>
<td>array</td></tr>
<tr><td>0xD003</td>
<td>Inching switch (Tuya-specific attribute)</td>
<td>array (0x48)</td></tr>
```

Payload format

0xE000: TUYA_COMMON_PRIVATE 0xD002: Tuya-specific attribute

Version number 1 byte

Node length 1 byte

Switch 1 byte

Day(s) of the week 1 byte

The start time

The end time

The ON state duration

The OFF state duration

2 bytes

Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
Bit 0	Bit 1	Bit 2	Bit 3	Bit 4	Bit 5	Bit 6

```
<tr>
<th>Sunday</th>
<th>Monday</th>
<th>Tuesday</th>
<th>Wednesday</th>
<th>Thursday</th>
<th>Friday</th>
<th>Saturday</th>
</tr>
```

```
<tr>
<td>The data.</td>
<td>Bit 0</td>
<td>Bit 1</td>
<td>Bit 2</td>
<td>Bit 3</td>
<td>Bit 4</td>
<td>Bit 5</td>
<td>Bit 6</td>
</tr>
```