

Instruktion - Under installation av solceller

När ska denna rutin användas?

När en kund kontaktar kundservice med frågor och funderingar gällande pågående installation av solceller eller batterilagring i lågspänningsnätet. Om kunden har bestämt sig för att installera solceller och har frågor kring hur det går till samt vilka krav Ellevio ställer, hänvisa till Ellevios hemsida: [Solceller — www.ellevio.se](http://www.ellevio.se)

Frågar kunden om produktion på en högspänningsanläggning, se rutin "Större Anslutningar"

Vilka typer av ärenden finns det?

1. Hur går ärendet till?
2. Föranmälan
3. Hur lång tid tar det innan det är klart?
4. Fullmakt
5. Godkännande av installation - kapacitetsbedömning
6. Mätarbyte/omkonfiguration
7. Start av solcellsanläggningen
8. Batteri
9. Placering av elkopplare/brytare
10. Flytt av elmätare
11. Olika anläggnings-id
12. WMS

Hur går ärendet till?

1. Kundens elinstallatör gör en föranmälan av kundens solcellsanläggning till Ellevio, föranmälan innehåller även en fullmakt.
2. Ellevio värderar att kapacitet i elnätet finns eller om ombyggnation i elnätet behöver göras innan installation. Observera att det kan medföra en fördröjning innan kundens solcellsanläggning kan tas i bruk fullt ut.
3. Ellevio skickar ett installationsmedgivande till kundens elinstallatör.
4. Installationen av kundens solcellsanläggning kan påbörjas.
5. När elinstallatören är färdig på plats skickas en färdiganmälan till Ellevio.
6. Beroende på vilken typ av elmätare kunden har så behöver Ellevio antingen byta elmätaren eller omkonfigurera den.
7. Behövs ett mätarbyte så kommer Ellevios samarbetspartner OneCo att kontakta kund för mätarbytet.
8. När mätarbytet har gjorts kommer Ellevio att aktivera produktionsanläggningen i Ellevios system.
9. Kunden får ett avtal från Ellevio om sin nya produktionsanläggning och produktionsanläggningen går att hitta på Mina Sidor eller Energikonto.

Föranmälan

Innan installation ska alltid en föranmälan göras, Ellevio rekommenderar att föranmälan görs av anlitad elinstallatör så snart som möjligt efter färdig upphandling eller att kontrakt är påskrivet.

Om kunden har frågor kring Ellevios tekniska krav, hänvisa till Ellevios hemsida:

[Solceller - innan installation av solpaneler — www.ellevio.se](http://www.ellevio.se)

Hur lång tid tar det innan det är klart?

När Ellevio tagit emot föranmälan från installatör tar det 2-3 veckor tills installationsmedgivande kan skickas till elinstallatören.

När Ellevio tagit emot färdiganmälan från installatör tar det cirka 3 veckor tills Ellevio har bytt kundens elmätare (om det behöver göras) eller cirka 1 vecka om en omkonfigurering behövs..

Om Ellevio gör bedömning att förstärkningsåtgärder krävs i elnätet innan installation kan det dröja flera månader innan kundens installation kan godkännas.

Fullmakt

Enligt den EU-föreskrift som finns krävs det att Ellevio får in en underskrift av kunden vid anmälan av solcellsinstallation. Ellevio har valt att ta in denna underskrift via fullmakt, där kunden ger elinstallatören uppdrag att anmäla solceller på kundens anläggning. Ellevio ansvarar inte för att kunden ska få en fullmakt, ofta är det solcells företaget som förser kunden med denna. Kund kan själv hämta fullmakten på [ellevio.se](http://www.ellevio.se) [Installation produktionsanläggning — www.ellevio.se](http://www.ellevio.se)

Godkännande av installation - kapacitetsbedömning

Ellevio har skyldighet att upprätthålla god elkvalité i elnätet. Kapacitetsbedömningar på produktionsanläggningar görs för att kontrollera spänningsvariationerna i nätet och jämföra dem med riktvärden. Elnätet kontrolleras för ett "worst case"- scenario, detta blir när konsumtionen är som lägst och produktionen är som högst. Vi godkänner kundens anslutning genom att skicka ett installationsmedgivande till installatören.

Om vi ansluter mer produktion än vad elnätet klarar av finns det risk att det blir för hög spänning i elnätet, vilket kan göra att kundens växelriktare slår ifrån alternativt orsakar skada eller försämrad funktion på elektronisk utrustning.

Om en kapacitetskontroll inte blir godkänd så lämnar anslutning över ärendet till AMO samt informerar kund och installatör om att en utredning av elnätet behöver utföras. Nätplanering på AMO bedömer om det behöver göras en nätförstärkning och om kund kan installera full effekt eller om det behövs en begränsad effekt tills nättåtgärd är genomförd. Efter dialog med Nätplanering återkopplar Anslutning till kund och installatör för alternativ. Anslutning dokumenterar överenskommelse med kund i WMS under tidsläge "Föranmälan godkänd".

- Kund får begränsad effekt
Anslutning ändrar till den begränsade effekten i WMS i Avläsningsinformation på anläggningsbilden på produktionsanläggningen, Elanläggning kan fortsätta med ärendet skicka ett installationsmedgivande till installatör och skicka ut mejl med information om sitt produktionsanläggning. När förstärkningen är gjord ska AMO informera både kund och Elanläggning. Elanläggning uppdaterar då till full effekt i WMS.

- Kund får full effekt

Anslutning informerar Elanläggning som kan fortsätta med ärendet skicka ett installationsmedgivande till installatör och skicka ut mejl med information om sitt produktionsanläggning.

Mätarbyte/omkonfiguration

Beroende på vilken typ av mätare kunden har kan ett mätarbyte vara nödvändigt.

Om mätarebyte ska genomföras skickar Ellevio en arbetsorder till Ellevios entreprenör OneCo som genomför mätarbytet.

Om kundens mätare är tillgänglig kommer bytet att genomföras, kunden får en avisering om när mätarbytet kommer ske.

Om kundens mätare inte är tillgänglig kommer OneCo skicka brev till kunden med information om att kunden behöver boka tid.

Beroende på vilken typ av mätare kunden har kan istället en omkonfiguration av mätaren göras så att den kan registrera mätvärden från två olika håll.

Mätare som kräver mätarbyte:

Itron/Actaris

Addax

Landis & Gyr

Mätare som klarar omkonfiguration:

Kaifa

Sagemcom

EDMI

När Ellevio tagit emot färdiganmälan från installatör tar det cirka 3 veckor tills Ellevio har bytt kundens elmätare.

Start av solcellsanläggningen

Mätare som kräver mätarbyte

Innan mätarbyte av kundens mätare är genomförd får kunden inte slå på sin solcellsanläggning.

Anledningen till detta är att överskottsel som kunden producerar kan felaktigt registreras som el som kunden köpt och kunden får då betala för den elen.

I samband med elmätarbyte informerar teknikern om att kunden kan slå på anläggningen om allt är klart på plats. Kunden behöver inte invänta sms från Ellevio.

Mätare som klarar omkonfiguration

Har kund en Sagemcom mätare så kan solcellsanläggningen slås på i samband med att vi får in färdiganmälan från installatören om allt är klart på plats. Omkonfigurering av elmätaren sker samma dag (så länge inte systemmässiga problem uppstår, men då fångar vi ändå upp ev. överskottsproduktion som skett)

Har kund en Kaifa eller EDMI så krävs en viss handpåläggning vilket gör att det kan dröja upp till en vecka innan omkonfiguration genomförs.

I samband med omkonfigurering får kund ett sms att vi kan mäta eventuell överskottsel. (Det gäller dock att kunders kontaktuppgifter är korrekta). Detta kan ske före produktionsanläggningen är aktiv i våra system.

Sms som skickas vid omkonfigurering:

Välkommen som elproducent!

Vi kan nu mäta den överskottsel som din produktionsanläggning kan komma att leverera in på Ellevios elnät. På <https://www.ellevio.se/privat/mina-sidor/hittar-du-om-naagra-dagar-all-information-om-din-produktionsanlaggning>. Vänliga hälsningar Ellevio

Vid aktivering

Det kan dröja några dagar innan produktionsanläggningen aktiveras i WMS. Det är först efter att anläggningen är aktiv som kund kan se information om den på Mina Sidor och anläggningen syns i CAB. När produktionsanläggningen är aktiv så skickas ett brev till kunden, detta är ett tilläggsavtal till befintligt avtal gällande mikroproduktion och ersättning från Ellevio. Ellevio skickar även ett sms när anläggningen är aktiverad i våra system

Sms som skickas vid aktivering:

Hej!

Din produktionsanläggning är nu aktiverad och vi kommer kunna mäta den överskottsel som levereras in på Ellevios elnät. I [ellevio.se](https://www.ellevio.se), på "Mina sidor" under "Min Elanläggning" kan du hitta information om din produktionsanläggning och även ta ut informationen i pdf-format.

Mvh Ellevio

OBS! Detta SMS går inte att svara på

Batteri

Istället för att föra ut sin överskottsproduktion av el i elnätet kan kunden spara elen i egna batterier för att kunna använda elen vid senare tillfälle, till exempel på kvällen när solen inte skiner.

Det finns särskilda krav gällande om kunden ska använda batteriet vid strömavbrott, så kallad reservkraftdrift. Om kunden har frågor kring detta måste kunden vända sig till sin elinstallatör.

Om kunden önskar använda sig av batterilagring måste detta anmälas till Ellevio, anmälan måste ske av behörigt elinstallatörsföretag via Ellevios installatörswebb.

Placering av elkopplare/brytare

För arbete vid elmätaren behöver man kunna stänga av el som kommer från solpanelerna, därför behövs en brytare, en s.k. elkopplare.

Ellevio vill att elkopplare med brytförmåga för produktionsanläggningens totala effekt ska finnas placerad efter elmätare vid mätplatsen och vara lätt åtkomlig för Ellevios personal.

Om elkopplaren inte kan placeras i direkt anslutning till elmätaren ska märkning finnas vid elmätaren som tydligt anger var elkopplaren är placerad, och elkopplaren kan då inte vara i ett annat låst utrymme. Har kund elmätaren inomhus får alltså elkopplaren placeras inomhus vid elmätaren.

Om kund har frågor kring detta, hänvisa kund Ellevios hemsida:

[Solceller - innan installation av solpaneler — www.ellevio.se](http://www.ellevio.se)

Flytt av elmätare

Om kunden har sin elmätare inomhus, och kunden inte ska göra några förändringar på sin anläggning, kräver inte Ellevio att kunden flyttar elmätaren utomhus i samband med installation av solceller. Ellevio har som krav att elmätaren är tillgänglig för Ellevios personal, så om det underlättar för Ellevio är det önskvärt att kunden flyttar sin elmätare.

Olika anläggnings-id

När kund skaffar solceller så behöver Ellevio kunna mäta både vad kunden förbrukar, det vill säga köper från elnätet, och den del av elen som kund producerar själv men som de inte använder och som därmed matas in på elnätet, det vill säga överskottsproduktion.

Detta görs med en och samma elmätare men kunden får ett nytt anläggnings-id för att mäta överskott av produktion.

Med anläggnings-id för konsumtion mäter elmätaren den el som kund köper från elnätet.

Med anläggnings-id för produktion (vilket är ett fiktivt id) mäter elmätaren hur mycket överskottsel som matas in på elnätet från kundens solcellsanläggning, d v s det som produceras men som inte kunden själv förbrukar.

Även om kund får ett nytt anläggnings id för sin produktion så finns det bara en och samma mätare.

Kundens befintliga konsumtionsanläggning (mäter förbrukning av köpt el)

Ex.
Konsumtions Anl.id
735999102107972856

Mätarnummer
13125383363500001866

Mätartavla: A1

Säkringsklass: 3x20A

Används
vid byte av
elhandlare
för el kund
köper



Kundens nya produktionsanläggning (Mäter överskotts el från solcellerna)

Röda uppgifter nytt när produktionsanläggningen skaffas
Produktions Anl.id
735999102111455925

Mätarnummer
P13125383363500001866

Mätartavla: **PA1**

Säkringsklass: 3x20A (ska vara samma)

Används vid
byte av
elhandlare för
försäljning av
överskottsel

ELLEVIO

Är kundens anläggning högst 100A så har befintlig
elhandlare Mottagningsplikt, dvs blir automatiskt
elhandlare även gällande produktionen

WMS

Hur ser jag kundens produktionsanläggning i WMS?

- 1 Sök upp konsumtionsanläggningen i WMS genom att kopiera in anläggningsid och tryck på förstöringsglaset eller Enter.

- 2 Tryck på pilen till höger om fältet så får du fram ytterligare ett anläggningsid som är kopplat till kunden.

- 3 Väljer du ett annat anläggnings-id nummer kommer information om den anläggningen visas. Är det samma anläggningsadress och mätartavlan börjar på P, så är det kundens produktionsanläggning.

Anläggning	
Anl.id	73 5999 102 111455925
OmrådesidTid.anl	TBY 99177901
Kundens anl	735999102111455925 - TB\
Gata	Stallvägen
Nr, littra	6
Uppgång	
Postnr och postort	187 31 TÄBY
Mätartavla	PA1
Servisnr	T006027
Tekniskt nr	
Status Stat.dat	Aktiv 2020-06-09
AMM status	A0 - Ej Planerad
Fortex-anläggning	☐
Detaljer	
Historik	Ändringshistorik

4 I fältet Status Stat.dat ser du om produktionsanläggningen är Aktiv eller under Inkoppling

Status kan vara:

- **Aktiv** - Betyder att anläggningen är igång och vi mäter kundens överskottsel. Datumet bredvid är det datum då produktionsanläggningen blev aktiv.

Status Stat.dat	Aktiv	2020-06-09
-----------------	-------	------------

- **Inkoppling** - Betyder att anläggningen är pågående och datumet bredvid är det datum då produktionsanläggningen blev föränmäld.

Status Stat.dat	Inkoppling	2021-05-01
-----------------	------------	------------

Hur kan du se status om kundens produktionsärende?

En ny produktionsanläggning på en befintlig kund har ärendetyp ”Ny anläggning”.

Kundöversikt (Startsida) Inloggad som xtidnekri i PRODUCTION version 20.51.720

Tillbaka Spara Rensa Notering Väj länk...

Kund
 Kundnr
 Org.nr/personnr
 Arbetsställen
 Förmamn
 Företag/efternamn
 C/O
 Gatunamn & nr
 Postnr och postort
 Hentel_Mobil
 Status Stat.dat
 Tariff
 Kundstatus
 Branschkod
 Fakturaadress
 Detaljer
 Historik
 SPAR/BASUN Uppd.

Anläggning
 Anl.id
 OmrådesidTid.anl
 Kundens anl
 Gata
 Nr, littra
 Uppgång
 Postnr och postort
 Mätartavla
 Servisnr
 Tekniskt nr
 Status Stat.dat
 AMM status
 Fortex-anläggning
 Detaljer
 Historik
 Ändringshistorik

Avläsning
 Senaste avläsning
 Ny ställning
 Mätarnr
 Avl. datum
 Avl. typ
 Mätarst. HL/LL
 Årsförbr. HL/LL
 Mätvärdesleverantör
 Mätarnamn
 Avl. datum
 Avl. typ
 Mätarst. HL/LL
 Mätarnamn
 Detaljer
 Apparater

Aktör
 Ellevarantör
 Startdatum
 Ediel-ID
 Startställning
 Historik
 Ärenden

Ärende

Region Karlstad nord Avtalsområde Väjler... Ärendegrupp Väjler... Ärendetyp Väjler... Skapa ärende

Visa ärenden för Kund Anläggning

Ärende nr	AnlId	Benämning	Avtalsområde	Ärendetyp	Ärendedatum	Status	Påbörjad	Avslutat
25852000	735999102111455925		Täby	Ny anläggning	2020-06-09	Avslutad	2020-04-17	2020-06-09

Tillbaka Spara Rensa Notering Väj länk...

- Klicka på ärendenumret längst till vänster och i nästa vy ”Visa tidslägen” längst ner.

Tillbaka Spara Nytt ärende Skapa anläggning Sök ärende Visa tidslägen Visa ärendeinformation Visa föransökan Makulera

- Då visas många tidslägen och viktigast är:

Tidslägen		Datum
1.	Skapad	2020-04-17
	Mottaget	2020-04-17
2.	Mottaget 2	2020-04-20
	Föranmälan ej godkänd	
	Poststämpelns datum	
	Kompletterat	
	Föranmälan godkänd	2020-04-28
3.	Installationsmedgivande skickad	2020-04-28
	Orderbekräftelse skickad	
	Offert skickad	
	Offertsvar inkommet	
	Fakturaunderlag skickad 80%	
	Fakturaunderlag skickad	
	Faktura betald	
4.	Färdiganmälan inkommit	2020-06-08

1. Skapad = Föranmälan

Datum då installatör anmälde produktion

2. Mottaget 2 = Kapacitetsbedömning

Datum då ärendet har lagts vidare för kapacitetsbedömning

3. Installationsmedgivande skickad

Vi har berättat för installatör att vi har godkänt att installation av solceller får göras. Nu ska arbetet på plats påbörjas

4. Färdiganmälan

Datum då installatör anmäler att det är klart på plats

Beroende på om kundens elmätare ska bytas ut eller omkonfigureras så ska ett e-postmeddelande skickas till elanläggning om:

Mätarbyte: Datumet i rutan "Färdiganmälan inkommit" är mer än 15 dagar sedan

Omkonfiguration: Datumet i rutan "Färdiganmälan inkommit" är mer än 5 dagar sedan

Sökord: Mikroproduktion, solceller, solpanel, mikroproducent, solenergi, solcellsanläggning, produktion, produktionsanläggning, status, föranmälan, färdiganmälan, fullmakt, tekniska krav, tekniska anvisningar, godkänna, avstängd, under, pågående, mätarbyte, aktivera, kapacitet, tidsläge, installationsmedgivande, batterilager, batteri, elkopplare, brytare, solel, solkraft, besiktning solcell, besiktning solceller, besiktning, godkänna solceller, inkoppling, energilager, lågspänning

Team/Behörighet: Alla

Kategori: Mikroproduktion

Underkategori: Under installation