Type Number	Discontinued Package	Applications	Replacement	Case Outline	Structure	Absolute Maximum Ratings/Ta=25°C						Electrical Characteristics/Ta=25°C													Remarks
						V_{CBO}	V_{CEO} †V_{CER}	V_{EBO}	I_c	P_c	T_j (max)	V_{CB}	I_{CBO} max	V_{EB}	I_{EBO} max	V_{CE}	I_c	f	h_{FE} †h_{fe}	V_{CB} V_{CE}	I_c	fT †f_{ob}	V_{CB}	c_{ob} †c_{re}	
2SC1035		UHF RF, Converter		–	S,TDP	30	15	3	20m	150m	125	25	1μ	3	1μ	6	1m	–	40~200	6	3	>540	6	†0.45	†Tc=70℃
2SC1036		UHF RF Converter		–	S,TDP	30	15	3	20m	150m	125	25	1μ	3	1μ	6	1m	–	40~200	6	3	>540	6	†0.45	†Tc=70℃
2SC1045		Line Operate, Ver. Output Stage, High Voltage Power Amp		–	S,TDP	1000	550	5	1	†25	125	100	5μ	–	–	15	0.2	–	25~200	–	–	–	–	–	
2SC1045Ⓢ		Switching, High Voltage Power Amp		–	S,TDP	1000	500	5	1	†25	125	1000	1m	(5)	(1m)	5	0.2	–	25~200	15	0.2	3	10	65	
2SC1046		Line Operate, Hori. Output Stage, High Voltage Power Amp		–	S,TDP	1000	400	6	3	†25	125	100	5μ	–	–	5	2	–	4~ 20	–	–	–	–	–	
2SC1046Ⓢ		Switching, Hori. Output Stage, High Voltage Power Amp		–	S,TDP	1000	400	6	3	†25	125	1000	1m	(6)	(1m)	15	0.2	–	8~ 80	15	0.2	2	–	–	
2SC1048		Video Output, Chroma Output	2SC1756	–	S, ME	200	200	6	50m	600m	150	100	10μ	–	–	10	25m	–	40~200	10	10m	120	10	3.5	
2SC1048Ⓢ		High Voltage Switching, Video, Chroma Output		–	S, ME	200	200	6	50m	600m	150	100	1μ	5	1μ	10	25m	–	40~320	10	10m	120	10	3.5	
2SC1050		TV Sound Output, Power Supply Control	2SD1401	–	S,TME	300	300	6	1	†40	150	150	1m	6	5m	5	300m	–	40~320	5	300m	5	–	–	
2SC1051		LF Power Amp	2SC3088	–	S,TME	150	100	6	7	†60	150	30	1m	6	5m	5	1	–	40~320	5	1	8	–	–	
2SC1051L		LF Power Amp	2SC3088	–	S,TME	100	80	6	7	†60	150	30	1m	6	5m	5	1	–	40~320	5	1	8	–	–	
2SC1175		LF Power Amp	2SC2274	2003A	S,TDP	50	50	5	200m	400m	125	40	10μ	3	10μ	6	50m	–	40~320	6	10m	170	–	–	
2SC1175	FP	LF Small Signal Amp		–	S,TDP	50	50	5	200m	400m	125	40	10μ	3	10μ	6	50m	–	40~320	6	10m	170	–	–	
2SC1175Ⓢ	FP	LF Small Signal Amp		–	S,TDP	50	50	5	200m	300m	125	40	0.1μ	4	0.1μ	6	50m	–	40~320	6	10m	170	–	–	
2SC1180		UHF RF Amp		–	S,TDP	30	20	3	20m	150m	150	25	1μ	2	1μ	6	1m	–	40~320	10	2m	800	10	†0.3	
2SC1181		Video IF Amp (Last Stage)		–	S,EPL	40	40	3	50m	300m	125	35	1μ	2	1μ	6	1m	–	15~120	6	1m	400	6	†1.0	
2SC1182		Video IF Amp (Last Stage)		–	S,EPL	25	25	3	50m	300m	125	20	1μ	2	1μ	6	1m	–	15~120	6	1m	400	6	†1.0	
2SC1235		Color TV Video Output	2SC1755	–	S,TDP	300	300	4	100m	†6.5	150	100	5μ	3.5	1m	10	50m	–	30~160	30	20m	60	10	7.5	
2SC1284		UHF, VHF OSC		–	S,EPL	30	20	3	50m	200m	125	20	0.1μ	2	0.1μ	6	1m	–	25~200	6	1m	700	10	†0.92	
2SC1285		HF Amp	2SC536 (SP,NP)	–	S,EPL	40	30	5	100m	200m	125	35	1μ	4	1μ	6	1m	–	40~560	6	1m	140	6	3.0	
2SC1285Ⓢ		LF Small Signal Amp		–	S,EPL	55	50	5	100m	200m	125	18	0.1μ	4	0.1μ	1	10m	–	60~560	6	1m	140	6	2.9	
2SC1293	NP	TV Video IF Amp	–	2003A	S,EPL	25	25	3	50m	300m	125	20	1μ	2	1μ	6	1m	–	15~120	6	1m	400	6	†1.3	
2SC1293	FP	Video IF Amp (Last Stage)		–	S,EPL	25	25	3	50m	300m	125	20	1μ	2	1μ	6	1m	–	15~120	6	1m	400	6	†1.3	
2SC1295		TV Hori. Def. Output	2SD1400	2017	S,TME	1000	350	7	2	†40	150	100	0.1m	5	1m	5	1.5	–	<13	–	–	–	–	–	
2SC1296		16" to 18" Color TV Hori. Def. Output		–	S,TDP	1300	400	6	5	†50	150	100	100μ	5	1m	5	3.5	–	74	–	–	–	–	–	
2SC1308		20" Color TV Hori. Output	2SD1402	2017	S,TME	1500	400	6	7	†50	150	100	0.1m	5	1m	5	4	–	> 3	–	–	–	–	–	
2SC1570	FP	Very Low Noise LF Amp	2SC1570 (NP)	–	S,EPL	55	50	5	100m	200m	125	18	0.1μ	3	0.1μ	6	1m	–	160~960	6	1m	100	6	3	

Find price and stock options from leading distributors for 2SC536NP on Findchips.com:

https://findchips.com/search/2SC536NP

Find CAD models and details for this part:

https://findchips.com/detail/2sc536np/SANYO-Semiconductor-Co-Ltd