

$$CV = EV - AC$$

$$= 10000 - 15000 = -5000$$

→ Vì CV âm nên vượt chi phí

$$SV = EV - PV = 10000 - 13000 = -3000$$

⇒ Vì SV âm nên chậm tiến độ

$$CPI = \frac{EV}{AC} = \frac{10000}{15000} = 0,67$$

$$CPI < 1 (0,67) \Rightarrow \text{vượt chi phí}$$

$$EAC = \frac{BAC}{CPI} = \frac{120000}{0,67} = 180000$$

$EAC > BAC \Rightarrow$ thực hiện sẽ hơn kế hoạch

$$SPI = \frac{EV}{PV} = \frac{10000}{13000} = 0,769$$

$$\Rightarrow \frac{1}{0,769} = 1,3 \text{ năm}$$

Vậy ước dự kiến 1,3 tháng là năm tháng

~~BAC~~
EV

$$BAC = 300.000 \$$$

% hoàn thành = 40%

$$AC = 125.000 \$$$

% hoàn thành = 40%

BAC, AC, EV, PV, SV, CV, ~~CPI~~, SPI

$$EV = BAC \cdot \% \text{ hoàn thành}$$

$$= 300.000 \cdot 40\% = 120.000$$

$$PV = BAC \cdot \% \text{ hoàn thành} = 300.000 \cdot 50\% = 150.000$$

$$CV = EV - AC = 120.000 - 175.000 = -55.000$$

CV âm nên vượt chi phí

$$CPI = SV = EV - PV = 120.000 - 150.000 = -30.000$$

SV âm nên chậm tiến độ

$$CPI = \frac{EV}{AC} = \frac{120.000}{175.000} = 0,686$$

CPI < 1 nên hiện quả chi phí thấp

$$SPI = \frac{EV}{PV} = \frac{120.000}{150.000} = 0,8$$

SPI < 1 nên chậm tiến độ

$$BAC = 65000$$

$$750 \text{ giờ}$$

$$AC = 40000$$

$$SPI = \frac{EV}{PV} = \frac{39000}{44200} = 0,882$$

$SPI < 1$ nên chậm tiến độ

đã làm 450 giờ = 60% thực tế hoàn thành
 dự kiến 510 giờ = 68% kế hoạch hoàn thành
 $BAC, AC, EV, PV, SV, CV, CPI, SPI$

$$EV = BAC \cdot \% \text{ thực tế hoàn thành}$$

$$= 65000 \cdot 60\% = 39000$$

$$PV = BAC \cdot \% \text{ kế hoạch hoàn thành}$$

$$= 65000 \cdot 68\% = 44200$$

$$SV = EV - PV = 39000 - 44200 = -5200$$

Vì SV âm nên vượt chi phí chậm tiến độ

$$CV = EV - AC = 39000 - 40000 = -1000$$

$$= -1000$$

Vì CV âm nên vượt chi phí

$$CPI = \frac{EV}{AC} = \frac{39000}{40000} = 0,975$$

$CPI < 1$ nên vượt chi phí

$$BCWS = PV \quad BCWP = EV \quad ACWP = AC$$

$$SV = EV - PV$$

$$\text{Thiết kế: } SV = EV - P$$

$$SV = 5 - 4 = 1 \rightarrow \text{tiến độ}$$

$$\text{Sản xuất: } SV = 7 - 6 = 1 \rightarrow \text{tiến độ}$$

$$\text{Thăm định: } SV = 5 - 7,5 = -2,5 \rightarrow \text{chậm tiến độ}$$

$$CV = EV - AC$$

$$\text{Thiết kế: } 5 - 5 = 0 \rightarrow \text{đúng chi phí}$$

$$\text{Sản xuất: } 7 - 7 = 0 \rightarrow \text{đúng chi phí}$$

$$\text{Thăm định: } 5 - 7 = -2 \rightarrow \text{tiền chi phí}$$

$$CPI = \frac{EV}{AC}$$

$$\text{Sản xuất: } CPI = \frac{7}{7} = 1 \rightarrow \text{không tiền chi phí}$$

$$\text{Thiết kế: } CPI = \frac{5}{5} = 1 \rightarrow \text{không tiền chi phí}$$

$$\text{Thăm định: } CPI = \frac{5}{7} = 0,71 \rightarrow \text{tiền chi phí}$$

$$SPI = \frac{EV}{PV}$$

$$\text{Thiết kế: } \frac{5}{4} = 1,25 \rightarrow \text{tiến độ}$$

$$\text{Sản xuất: } \frac{7}{6} = 1,16 \rightarrow \text{tiến độ}$$

$$\text{Thăm định: } \frac{5}{7,5} = 0,667 \rightarrow \text{chậm tiến độ}$$



VINH HOAN

lắp ráp, thêm định vị bằng có EV, AC nên SV, CV
SPI, CPI đều lớn ②③