ブリックス電機株式会社

空気清浄機 AP-400（25畳） 取扱説明書

型番：AP-400 ／ 文書番号：BX-IM-AP400-04 ／ この説明書は、お使いになる前に必ずお読みください。

このたびはブリックス電機の空気清浄機をお買い上げいただき、ありがとうございます。集じんフィルターと脱臭フィルターで、25畳までのお部屋の空気をきれいにします。

※ 似た型番の製品とは、表示やお手入れの方法が異なります。お使いの製品の型番（本体の銘板・保証書に記載）をご確認ください。

1. 安全上のご注意

- 電源は交流100Vのコンセントを単独で使ってください。延長コードやタコ足配線は、発熱や電圧の低下による停止の原因になります。
- 電源コードやプラグが傷んでいるときは使わないでください。
- ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
- 分解・修理・改造はしないでください。修理は修理受付センターにご依頼ください。
- 煙が出る、こげくさいにおいがするなどの異常があるときは、すぐに電源プラグを抜いて使用を中止してください。
- 吸込口・吹出口をふさがないでください。
- フィルターを外したまま運転しないでください。
- スプレーや殺虫剤を本体に向けて使わないでください。

2. 各部のなまえ

- 前面パネル
- プレフィルター（前面）
- 集じんフィルター
- 脱臭フィルター
- においセンサー・ほこりセンサー
- 操作パネル（運転・風量・切タイマー・フィルターリセット）
- フィルターサイン

3. 使いかた

1. 前面パネルを閉め、電源プラグを差し込みます。
2. ［運転］ボタンを押します。自動運転では汚れに合わせて風量が変わります。
3. 就寝時は［切タイマー］（1・2・4時間）で、設定した時間に自動で止まります。

4. お手入れ

- プレフィルター：2週間に1回、掃除機でほこりを吸い取ります。目詰まりすると、空気がきれいにならない・風量が弱い原因になります。
- 脱臭フィルター：月に1回、ほこりを吸い取ります。交換の目安は約2年です。汚れや交換時期の超過は、吹き出す風がにおう・酸っぱいにおいがする原因になります。
- 集じんフィルター：交換の目安は約5年です。
- フィルターサイン：お手入れの後、［フィルターリセット］ボタンを3秒押すと消えます。

5. 故障かな？と思ったら

修理を依頼する前に、次の表をご確認ください。多くの場合、使いかたやお手入れで解決します。

症状	考えられる原因	処置
吹き出す風がにおう	脱臭フィルターの汚れ	フィルターのお手入れ方法。
運転すると酸っぱいにおいがする	脱臭フィルターの交換時期の超過	脱臭フィルターの交換時期と、プレフィルターのお手入れ。
部屋の空気がきれいにならない	プレフィルターの目詰まり	プレフィルターの掃除と設置場所。
風量が弱い	プレフィルターの目詰まり	プレフィルターの掃除と運転モードの確認。
フィルターサインが点灯したまま消えない	フィルターリセットの未操作	フィルターリセットボタンの操作。
運転音が大きい	フィルターの取り付け不良	運転モード（ターボ）の確認と、フィルターの取り付け直し。
スイッチを押しても動かない	前面パネルの閉め忘れ	前面パネルの閉め方（安全スイッチ）。
勝手に運転が止まる	切タイマーの設定	切タイマーと自動運転の設定。
上記の処置をしても直らない	故障のおそれ	使用を中止し、電源プラグを抜いて、修理受付センターにご連絡ください。

6. エラー表示の一覧

表示	内容	処置
フィルターサインが点灯	フィルターのお手入れ時期	お手入れの後、［フィルターリセット］ボタンを3秒押してください。
C3	フィルターが付いていない、または正しく付いていない	フィルターを取り付け直し、前面パネルを閉めてください。
C5	ファンモーターの異常	使用を中止し、電源プラグを抜いて修理受付センターにご連絡ください。

7. 仕様

項目	内容

型番	AP-400
適用床面積	～25畳（41㎡）
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	ターボ 52W／静音 4W
運転音	ターボ 52dB／静音 18dB
質量	約6.8kg

8. 保証とアフターサービス

- 保証期間：お買い上げ日から1年間です。保証の条件と修理料金の目安は「保証規定・修理料金表」をご覧ください。
- お買い上げから30日以内の初期不良は、新しい製品と交換します。
- 補修用性能部品の保有期間：製造打ち切り後6年です。
- 修理受付センター：電話（9:00～20:00）、Web（24時間受付）。ご連絡の際は、型番・製造番号（本体の銘板に記載）・お買い上げ日・症状をお知らせください。