

ID FB CC] Zawartość opisów biznesowych do odpowiedzi na pulpicie dyspozytorskim dla pozycji IVA i IVA Backup

Założenia i wytyczne

1. Projekt szczegółowy dotyczy aplikacji lub grupy aplikacji
2. Projekty szczegółowe przez przekazaniem do klienta są weryfikowane i akceptowane wewnętrznie przez AB i AT
3. Projekty szczegółowe są opracowywane w Timebox'ach poprzedzających Timebox realizacyjny
4. Poziom szczegółowości i sposób opisu powinien zapewniać to, że sposób realizacji wymagań jest zrozumiały dla klienta, który świadomie go akceptuje
5. Za dostarczenie specyfikacji odpowiada AB po stronie PSE I
6. Za akceptację specyfikacji odpowiada KP po stronie PSE (SLA - min 3 dni robocze)
7. Akceptacji podlegają wersje, które zmieniają wymagania (a nie np. poprawy literówek i innych mało istotnych)
8. Duże projekty powinny być dostarczane i akceptowane etapowo, by umożliwić ich przyrostową realizację
9. Projekty szczegółowe dokumentują aktualny stan zaimplementowany lub przewidziany do zaimplementowania w zleceniu. Historia zmian wymagań jest dostępna w historii stron. Ewentualne modyfikacje można zaznaczyć kolorem, dla ułatwienia ich zidentyfikowania.
10. Wytwarzanie bez akceptacji zamawiającego jest realizowane na ryzyko PSE I
11. Rekomendowane narzędzia: GUI, diagramy procesów, algorytmy, schematy blokowe, pliki excel, itp.
12. **Wszystkie elementy wzoru specyfikacji nie są obowiązkowe, należy je stosować w zależności od potrzeb**

Elementy powiązane

Sub-task:  **C01103I-114** - Weryfikuj aby zobaczyć szczegóły zagadnienia

Metryczka dokumentu

Data wersji	Nr wersji nadany przez Confluence	Zmieniający	Zlecenie	Opis zmiany	Data akceptacji	Akceptujący
15 maj 2026	v.4	Marek Agnieszka	C00933i	Utworzenie 1-wszej wersji dokumentu	15 maj 2026	☒ Marek Agnieszka
19 maj 2026	v.X		C00933i	Ostateczna wersja dokumentu	19 maj 2026	☐ Słabicki Dawid

Proces biznesowy

Opisywany proces biznesowy dotyczy zmiany prezentacji na Pulpicie dyspozytorskim w module CCM. Zmiana polega na możliwości zaprezentowania odpowiedzi dla Dyspozytora, która mają na celu w szybki komunikat dla Użytkownika "co należy z robić" w danej sytuacji.

Podpowiedzi będą realizowane dla pozycji "IVA" i "IVA Backup" i będą zawierały opis statusów , który występuje w bieżącej chwili na pulpicie.

Projekt formatek

Po przyciskiem z odświeżaniem pojawi się dodatkowy przycisk "Pokaż podpowiedzi" (przycisk obok przycisku "Pomoc" - należy dostosować wielkość przycisków, aby wielkość była dostosowana do "Odświeżania"). Jest to domyślne ustawienie przy uruchomieniu pulpitu.

IDCC z ATC i SFTP Pulpit dyspozytorski na IV.2026

Business Day

2026-05-15

Tryb ultraszybki (10 s)

Tryb szybki (30 s)

Tryb wolny (5 min)

Odświeżenie za 17 s

Legenda

Pokaż podpowiedzi

Pomoc

Test powiadomień

Po wyborze "Pokaż podpowiedzi" przycisk zmienia nazwę na "Ukryj podpowiedzi":

IDCC z ATC i SFTP Pulpit dyspozytorski na IV.2026

Business Day

2026-05-15

Tryb ultraszybki (10 s)

Tryb szybki (30 s)

Tryb wolny (5 min)

Odświeżenie za 4 min 47 s

Legenda

Ukryj podpowiedzi

Pomoc

Test powiadomień

Jeśli Użytkownik wybierze "Pokaż podpowiedzi" w pozycjach "IVA" i "IVA Backup" pojawią się przyciski ze znakami zapytania:

IVA	?	FID2-710	21:30	21:33				
IVA Backup	?	FID2-710	21:30	21:33				



po wyborze przycisku

pojawia się w prawym rogu okno z opisem statusów, które są na wybranej pozycji:

CCM

Środowisko programistyczne

14.IV.2026 IDCC z ATC i SFTP Pulpit dyspozytorski

Business Day

2026-05-16

Tryb ultraszybki (10 s)

Tryb szybki (30 s)

Tryb wolny (5 min)

Odświeżenie

Legenda

Ukryj podpowiedzi

Test powiadomień

Nazwa obszaru	Nazwa przepływu	Kod	Target End Time	Critical End Time	Wersja	CCtool wysł.	CCtool zwalid.	MinIO
IDCC(a)		▼						
IDCC(b)		▲						
IDCC(b) - Dane wejściowe Initial TSO receiving	24 modele IGM	?	DACF_IGM_UCT	20:00	20:19			
	GLSK	?	FID2-607	20:00	20:19			
	CBCORA	?	FID2-617	20:00	20:19			
IDCC(b) - Individual Validation	AGR Paczka ZIP ID2	?	PERUN_ID2	20:40	21:05			
	IVA	?	FID2-710	21:30	21:33			
	IVA Backup	?	FID2-710	21:30	21:33			

FID2-710

IVA

CCtool wysł.

CCtool zwalid.

MinIO

Dokument jeszcze nie został wysłany ani do CTool ani na MINIO, w związku z tym potwierdzenie ACK nie napłynęło.

Zamknij

Zasady, które przyjmujemy:

monitorujemy tą samą wersję dla dokumentu (wysyłaną automatyczną) i prezentujemy najpóźniej obsłużoną, o ile nie jest ona wysyłką z CCM albo "R";
w przypadku, gdy Backupowo wyślemy np. F310 (automat z CCM) i otrzymamy ACK to prezentujemy tą parę. I następnie zostanie wysłana ta sama wersja i przesłana poprzez SFTP (ACK nie trafi do CN2 z EDX, bo jest to ta sama wersja). To wtedy prezentujemy najpóźniej wysłaną wersję dokumentu z "brakiem" pary czyli status na czerwono ze znakiem zapytania i komunikatem "Oczekiwanie na ACK"
w przypadku, gdy Backupowo wyślemy np. F310 (automat z CCM) i zakończy on się błędem procesu to prezentujemy w "CCTool wysł." status na czerwono "Błąd procesu" a w "CCTool zwalid." pokazujemy status zgodny z czasem TET i CET. Gdy następnie zostanie wysłana ta sama wersja i przesłana poprzez SFTPi pojawi się ACK (gdyż to jest pierwsza wersja , która dotarła do CCTool. To wtedy prezentujemy najpóźniej wysłaną wersję dokumentu z parą (ACK) czyli status na "CCTool zwalid." pokazujemy zgodnie z komunikatem w ACK.
w przypadku, gdy wyślemy z poziomu CCM np. F310 (status "W" z CCM) bądź ustawimy status "R" oraz otrzymamy ACK dla "W" albo ustawimy "R" to prezentujemy tą parę. I następnie zostanie wysłana ta sama wersja i przesłana poprzez SFTP to wtedy prezentujemy wysłaną wersję dokumentu z CCM lub "R"

Opisy dla pozycji IVA.

CCCTool wysł.	CCCTool zwalid.	MINIO	OPIS
			Dokument jeszcze nie został wysłany ani do CCTool ani na MINIO, w związku z tym potwierdzenie ACK nie napłynęło.
			Zbliża się TET, a dokument nie został jeszcze obsłużony.
			Zbliża się CET, a dokument nie został jeszcze obsłużony. <u>proponycja działania:</u> jeśli zbliża się CET (poniżej 3 minut) możliwa jest ręczna wysyłka IVA Backup z menu bocznego na poniższej pozycji pulpitu
			Dokument nie został dostarczony ani do CCTool ani na MINIO, w związku z tym potwierdzenie ACK nie napłynęło oraz minął czas CET. <u>proponycja działania:</u> 1. należy zweryfikować czy dokument IVA jest w PERUN . Jeśli TAK to należy go niezwłocznie pozyskać ręcznie i wysłać ją bezpośrednio z CCM bądź z GUI CCTool.
			Dokument wysłany prawidłowo do CCTool i na MINIO po CET, Dokument ACK (CCTool zwalid.) napłynął po CET z pozytywnym komunikatem (komunikat statusu powinien się pojawić po najechnaniu kursorem na status).
			Dokument IVA został oznaczony ręcznie jako wysłany prawidłowo do CCTool i na MINIO oraz otrzymanie potwierdzenia ACK.
			Dokument został wysłany prawidłowo do CCTool i na MINIO, otrzymano potwierdzenie ACK z pozytywnym komunikatem (komunikat statusu powinien się pojawić po najechnaniu kursorem na status).
			Wysyłka do CCTool trwa i oczekiwany jest ACK, dokument dostarczony na MINIO. <u>proponycja działania:</u> jeśli taki status "CCTool wysł." trwa dłużej niż 5 minut należy zweryfikować stan w CCTool, ewentualnie zgłosić problem na CIZ.
			Dokument wysłany prawidłowo do CCTool i na MINIO, trwa oczekiwanie na potwierdzenie ACK (status powinien się utrzymać krócej niż 3 minuty).
			Dokument wysłany prawidłowo do CCTool i na MINIO, trwa oczekiwanie na potwierdzenie ACK, które nie napłynęło w zadanym czasie (po najechnaniu na znak zapytanie można sprawdzić ile upłynęło czasu). <u>proponycja działania:</u> jeśli po około 3 minutach nie pojawi się status ACK wraz z informacją dostępną po najechnaniu na status należy zweryfikować sytuację w CCTool.

			Dokument wysłany prawidłowo do CCTool i na MINIO, potwierdzenie ACK ma status czerwony co może oznaczać: 1. zawiera komunikat błędu (należy sprawdzić jaki - najeżdżając kursorem myszy na status); 2. proces zakończył się błędem - po najechaniu na status będzie widoczny "Błąd procesu". <u>propozycja działania:</u> należy zweryfikować sytuację w CCTool.
			Dokument wysłany prawidłowo do CCTool i na MINIO, Dokument ACK (CCTool zwalid.) napłynął po CET z pozytywnym komunikatem (komunikat statusu powinien się pojawić po najechaniu kursorem na status).
			Dokument wysłany prawidłowo do CCTool i na MINIO, Dokument ACK (CCTool zwalid.) nie napłynął do CET. <u>propozycja działania:</u> należy zweryfikować sytuację w CCTool, w przypadku wygenerowania ACK po stronie CCTool sytuacji zgłosić na CIZ.
			Dokument wysłany prawidłowo do CCTool i na MINIO, Nie otrzymano potwierdzenie ACK , natomiast Dyspozytor ustawił status ręcznie "R" po weryfikacji po stronie CCTool, iż proces został zrealizowany poprawnie.
			Wysyłka do CCTool trwa i oczekiwany jest ACK, Dokument dostarczony na MINIO nie spełnia kryterium rozmiaru (w informacjach o wielkości rozmiaru dostępna z poziomu menu bocznego na statusie) <u>propozycja działania:</u> 1. jeśli taki status "CCTool wysł." trwa dłużej niż 5 minut należy zweryfikować stan w CCTool, ewentualnie zgłosić problem na CIZ. 2. należy zweryfikować dokument IVA czy jest poprawny (np. pobierając go z CCM i rozpakowując) i pomimo zbyt małego rozmiaru sytuacja jest OK. 3. jeśli plik z pkt.2 jest niepoprawny należy pozyskać IVA z PERUN i wysłać ją bezpośrednio z CCM bądź z GUI CCTool.
			Wysłany dokument nie spełnia kryterium rozmiaru (w informacjach o wielkości rozmiaru dostępna z poziomu menu bocznego na statusie) Trwa oczekiwanie na potwierdzenie ACK (CCTool zwalid.) - około 2 minut trwa taki status. <u>propozycja działania:</u> 1. należy zweryfikować dokument IVA czy jest poprawny (np. pobierając go z CCM i rozpakowując) i pomimo zbyt małego rozmiaru sytuacja jest OK. 2. jeśli plik z pkt.1 jest niepoprawny należy pozyskać IVA z PERUN i wysłać ją bezpośrednio z CCM bądź z GUI CCTool.
			Wysłany dokument nie spełnia kryterium rozmiaru (w informacjach o wielkości rozmiaru dostępna z poziomu menu bocznego na statusie) Trwa oczekiwanie na potwierdzenie ACK (CCTool zwalid.), które nie napłynęło w zadanym czasie (po najechaniu na znak zapytanie można sprawdzić ile upłynęło czasu). <u>propozycja działania:</u> 1. jeśli po około 3 minutach nie pojawi się status ACK wraz z informacją dostępną po najechaniu na status należy zweryfikować sytuację w CCTool. 2. należy zweryfikować dokument IVA czy jest poprawny (np. pobierając go z CCM i rozpakowując) i pomimo zbyt małego rozmiaru sytuacja jest OK. 3. jeśli plik z pkt.1 jest niepoprawny należy pozyskać IVA z PERUN i wysłać ją bezpośrednio z CCM bądź z GUI CCTool.
			Wysłany dokument nie spełnia kryterium rozmiaru (w informacjach o wielkości rozmiaru dostępna z poziomu menu bocznego na statusie), a otrzymane potwierdzenie ACK (CCTool zwalid.): 1. zawiera komunikat błędu (należy sprawdzić jaki - najeżdżając kursorem myszy na status); 2. proces zakończył się błędem - po najechaniu na status będzie widoczny "Błąd procesu". <u>propozycja działania:</u> 1. należy zweryfikować sytuację w CCTool.. 2. należy zweryfikować dokument IVA czy jest poprawny (np. pobierając go z CCM i rozpakowując) i pomimo zbyt małego rozmiaru sytuacja jest OK. 3. jeśli plik z pkt.1 jest niepoprawny należy pozyskać IVA z PERUN i wysłać ją bezpośrednio z CCM bądź z GUI CCTool.

			Wysłany dokument nie spełnia kryterium rozmiaru (w informacjach o wielkości rozmiaru dostępna z poziomu menu bocznego na statusie) Dokument ACK (CCTool zwalid.) napłynął do CET z pozytywnym komunikatem (komunikat statusu powinien się pojawić po najechaniu kursorem na status). <u>propozycja działania:</u> 1. należy zweryfikować dokument IVA czy jest poprawny i czy został przyjęty w CCTool. 2. jeśli plik z pkt.1 jest niepoprawny należy pozyskać IVA z PERUN i wysłać ją bezpośrednio z CCM bądź z GUI CCTool.
			Wysłany dokument nie spełnia kryterium rozmiaru (w informacjach o wielkości rozmiaru dostępna z poziomu menu bocznego na statusie). Dokument ACK (CCTool zwalid.) nie napłynął do CET. <u>propozycja działania:</u> 1. należy zweryfikować sytuację w CCTool, w przypadku wygenerowania ACK po stronie CCTool sytuacji zgłosić na CIZ. 2. należy zweryfikować dokument IVA czy jest poprawny (np. pobierając go z CCM i rozpakowując) i pomimo zbyt małego rozmiaru sytuacja jest OK. 3. jeśli plik z pkt.2 jest niepoprawny należy pozyskać IVA z PERUN i wysłać ją bezpośrednio z CCM bądź z GUI CCTool.
			Wysłany dokument nie spełnia kryterium rozmiaru (w informacjach o wielkości rozmiaru dostępna z poziomu menu bocznego na statusie), Nie otrzymano potwierdzenie ACK , natomiast Dyspozytor ustawił status ręcznie "R" po weryfikacji po stronie CCTool, iż proces został zrealizowany poprawnie.
			Dokument IVA prawidłowo wysłany ręcznie z poziomu aplikacji CCM (wystarczy wysłać dokument IVA z tej pozycji w jednym miejscu np. z menu bocznego "CCTool wysł." bądź "MINIO" korzystając z opcji "Wyślij". Otrzymano potwierdzenie ACK z pozytywnym komunikatem (komunikat statusu powinien się pojawić po najechaniu kursorem na status).
			Dokument IVA prawidłowo wysłany ręcznie z poziomu aplikacji CCM (wystarczy wysłać dokument IVA z tej pozycji w jednym miejscu np. z menu bocznego "CCTool wysł." bądź "MINIO" korzystając z opcji "Wyślij". Otrzymano potwierdzenie ACK z pozytywnym komunikatem (komunikat statusu powinien się pojawić po najechaniu kursorem na status).
			Dokument wysłany ręcznie z poziomu aplikacji CCM, ale nie napłynął ACK w żądanym czasie i zbliża się Critical End Time dla obsługi tego dokumentu.
			Dokument wysłany ręcznie z poziomu aplikacji CCM, a otrzymane potwierdzenie ACK (CCTool zwalid.),: 1. zawiera komunikat błędu (należy sprawdzić jaki - najeżdżając kursorem myszy na status); 2. proces zakończył się błędem - po najechaniu na status będzie widoczny "Błąd procesu". <u>propozycja działania:</u> 1. należy zweryfikować sytuację w CCTool.
			Dokument IVA prawidłowo wysłany ręcznie z poziomu aplikacji CCM (wystarczy wysłać dokument IVA z tej pozycji w jednym miejscu np. z menu bocznego "CCTool wysł." bądź "MINIO" korzystając z opcji "Wyślij". Otrzymano potwierdzenie ACK z pozytywnym komunikatem (komunikat statusu powinien się pojawić po najechaniu kursorem na status).
			Dokument IVA prawidłowo wysłany ręcznie z poziomu aplikacji CCM (wystarczy wysłać dokument IVA z tej pozycji w jednym miejscu np. z menu bocznego "CCTool wysł." bądź "MINIO" korzystając z opcji "Wyślij". Nie otrzymano potwierdzenie ACK - upłynął czas CET.
			Dokument IVA prawidłowo wysłany ręcznie z poziomu aplikacji CCM (wystarczy wysłać dokument IVA z tej pozycji w jednym miejscu np. z menu bocznego "CCTool wysł." bądź "MINIO" korzystając z opcji "Wyślij". Nie otrzymano potwierdzenie ACK , natomiast Dyspozytor ustawił status ręcznie "R" po weryfikacji po stronie CCTool, iż proces został zrealizowany poprawnie.
			Dokument IVA prawidłowo wysłany ręcznie z poziomu aplikacji CCM (wystarczy wysłać dokument IVA z tej pozycji w jednym miejscu np. z menu bocznego "CCTool wysł." bądź "MINIO" korzystając z opcji "Wyślij". Otrzymano potwierdzenie ACK z pozytywnym komunikatem (komunikat statusu powinien się pojawić po najechaniu kursorem na status).

			Dokument IVA prawidłowo wysłany ręcznie z poziomu aplikacji CCM po CET (wystarczy wysłać dokument IVA z tej pozycji w jednym miejscu np. z menu bocznego "CCTool wysł." bądź "MINIO" korzystając z opcji "Wyślij po CET"). Trwa oczekiwanie na potwierdzenie ACK (CCTool zwalid.) - około 2 minut trwa taki status.
			Dokument wysłany ręcznie z poziomu aplikacji CCM po CET (wystarczy wysłać dokument IVA z tej pozycji w jednym miejscu np. z menu bocznego "CCTool wysł." bądź "MINIO" korzystając z opcji "Wyślij po CET"). Trwa oczekiwanie na potwierdzenie ACK (CCTool zwalid.) - upłynęło więcej niż 2 minut (czas oczekiwania na status ACK można zweryfikować "najeżdżając kursorem na status).. <u>proponacja działania:</u> 1. należy zweryfikować sytuację w CCTool. 2. jeśli proces przebieg poprawnie należy ustawić status "R" dla ACK.
			Dokument wysłany ręcznie z poziomu aplikacji CCM po CET (wystarczy wysłać dokument IVA z tej pozycji w jednym miejscu np. z menu bocznego "CCTool wysł." bądź "MINIO" korzystając z opcji "Wyślij po CET"). a otrzymane potwierdzenie ACK (CCTool zwalid.),: 1. zawiera komunikat błędu (należy sprawdzić jaki - najeżdżając kursorem myszy na status); 2. proces zakończył się błędem - po najechaniu na status będzie widoczny "Błąd procesu". <u>proponacja działania:</u> 1. należy zweryfikować sytuację w CCTool.
			Dokument IVA prawidłowo wysłany ręcznie z poziomu aplikacji CCM (wystarczy wysłać dokument IVA z tej pozycji w jednym miejscu np. z menu bocznego "CCTool wysł." bądź "MINIO" korzystając z opcji "Wyślij po CET"). Otrzymano potwierdzenie ACK z pozytywnym komunikatem (komunikat statusu powinien się pojawić po najechaniu kursorem na status).
			Dokument IVA prawidłowo wysłany ręcznie z poziomu aplikacji CCM (wystarczy wysłać dokument IVA z tej pozycji w jednym miejscu np. z menu bocznego "CCTool wysł." bądź "MINIO" korzystając z opcji "Wyślij po CET"). Nie otrzymano potwierdzenie ACK - upłynął czas CET.
			Dokument IVA został oznaczony ręcznie jako wysłany prawidłowo do CCTool i na MINIO. Trwa oczekiwanie na potwierdzenie ACK (CCTool zwalid.) - około 2 minut trwa taki status. <u>proponacja działania:</u> 1. należy zweryfikować sytuację w CCTool. 2. jeśli proces przebieg poprawnie należy ustawić status "R" dla ACK.
			Dokument IVA został oznaczony ręcznie jako wysłany prawidłowo do CCTool i na MINIO. Trwa oczekiwanie na potwierdzenie ACK (CCTool zwalid.) - upłynęło więcej niż 2 minut (czas oczekiwania na status ACK można zweryfikować "najeżdżając kursorem na status).. <u>proponacja działania:</u> 1. należy zweryfikować sytuację w CCTool. 2. jeśli proces przebieg poprawnie należy ustawić status "R" dla ACK.
			Dokument IVA został oznaczony ręcznie jako wysłany prawidłowo do CCTool i na MINIO. Nie otrzymano potwierdzenie ACK - upłynął czas CET.
			Dokument wysłany prawidłowo do CCTool i na MINIO po CET,, potwierdzenie ACK ma status czerwony co może oznaczać: 1. zawiera komunikat błędu (należy sprawdzić jaki - najeżdżając kursorem myszy na status); 2. proces zakończył się błędem - po najechaniu na status będzie widoczny "Błąd procesu". <u>proponacja działania:</u> należy zweryfikować sytuację w CCTool.
			Dokument wysłany prawidłowo do CCTool i na MINIO po CET,, Dokument ACK (CCTool zwalid.) nie napłynął do CET. <u>proponacja działania:</u> należy zweryfikować sytuację w CCTool, w przypadku wygenerowania ACK po stronie CCTool

Opisy dla pozycji IVA Backup.

MINIO	OPIS
	Dokument jeszcze nie został wysłany na MINIO.
	Dokument jeszcze jest w trakcie wysyłki backupowej do CCTool jako dokumentu IVA.
	Zbliża się TET, a dokument nie został jeszcze obsłużony.
	Zbliża się CET, a dokument nie został jeszcze obsłużony bądź jest błąd procesu. <u>propozycja działania:</u> 1. należy "najechać" kursorem na ststu i zweryfikować czy nie pojawia się komunikat "Błąd procesu"; 2. jeśli zbliża się CET (poniżej 3 minut) możliwa jest ręczna wysyłka dokumentu z menu bocznego na poniższej pozycji pulpitu
	Dokument dostarczony na MINIO nie spełnia kryterium rozmiaru (w informacjach o wielkości rozmiaru dostępna z poziomu menu bocznego na statusie) <u>propozycja działania:</u> 1. należy zweryfikować dokument IVA czy jest poprawny (np. pobierając go z CCM i rozpakowując) i pomimo zbyt małego rozmiaru sytuacja jest OK. 2. jeśli plik z pkt.1 jest niepoprawny należy sytuację zgłosić na CIZ.
	Dokument został wysłany prawidłowo na MINIO.
	Dokument wysłany ręcznie z poziomu aplikacji CCM przed CET (wystarczy wysłać dokument IVA z tej pozycji z menu bocznego korzystając z opcji "Wyślij").
	Dokument IVA prawidłowo wysłany ręcznie z poziomu aplikacji CCM po CET (wystarczy wysłać dokument IVA z tej pozycji z menu bocznego korzystając z opcji "Wyślij po CET"). Trwa oczekiwanie na potwierdzenie ACK (CCTool zwalid.) - około 2 minut trwa taki status.
	Dokument IVA został oznaczony ręcznie jako wysłany prawidłowo na MINIO.
	Dokument został wysłany prawidłowo na MINIO z CCA i ma wersję o 1 wyższą niż w pozycji "IVA". <u>propozycja działania:</u> 1. należy wysłać ręcznie dokument z pozycji "IVA Backup" jako opcję backupową do CCTool wybierając opcję "Wyślij do CCTool" z menu bocznego). 2. w przypadku, gdy powinna działać wysyłka automatyczna dla takich przypadków należy sytuację zgłosić na CIZ.
	Dokument został ręcznie wysłany prawidłowo na MINIO przed CET i ma wersję o 1 wyższą niż w pozycji "IVA". <u>propozycja działania:</u> 1. należy wysłać ręcznie dokument z pozycji "IVA Backup" jako opcję backupową do CCTool wybierając opcję "Wyślij do CCTool" z menu bocznego). 2. w przypadku, gdy powinna działać wysyłka automatyczna dla takich przypadków należy sytuację zgłosić na CIZ.
	Dokument został ręcznie wysłany prawidłowo na MINIO po CET i ma wersję o 1 wyższą niż w pozycji "IVA". <u>propozycja działania:</u> 1. należy wysłać ręcznie dokument z pozycji "IVA Backup" jako opcję backupową do CCTool wybierając opcję "Wyślij do CCTool" z menu bocznego). 2. w przypadku, gdy powinna działać wysyłka automatyczna dla takich przypadków należy sytuację zgłosić na CIZ.

	Dokument został uruchomiony do wysyłki jako opcja backupowa dokumentu IVA do CCTool. Zmiana statusu nastąpi po jego automatycznym odświeżeniu.
	Dokument wysłany prawidłowo na MINIO po CET (czas wysyłki dokumentu powinien się pojawić w informacjach dostępnych z menu bocznego statusu).
	Dokument nie został dostarczony na MINIO oraz minął czas CET. <u>propozycja działania:</u> należy zweryfikować czy dokument IVA Backup został wygenerowany przez CCA np. weryfikując czy na MINIO w buckecie CCA jest dokument, jeśli nie ma sytuacji zgłosić na CIZ.

Reguły biznesowe - DO ZMIANY

Kod reguły	Opis
RB 1.0	Na pulpicie dyspozytorskim aplikacji CCM istnieje możliwość zmiany daty . Domyślnie pulpit otwiera się z podświetloną obowiązującą data biznesową:
RB 1.1	Zmiana daty powinna skutkować zmianą koloru strzałek na czerwono, z tą różnicą, iż obecnie wyglądają one następująco: Po modyfikacji będzie wyglądało to następująco: Kolor czerwony pozostaje taki sam, zmienia się ich grubość. Pogrubione czerwone strzałki są przez cały czas zmiany daty .
RB 1.2.1	W przypadku, gdy od zmiany daty upłynie 5 minut i Użytkownik dalej pozostaje na tym pulpicie, następuje zmiana tła daty na żółte (do tej pory nie uruchomiona funkcjonalność w aplikacji). Wtedy na pulpicie będzie się to prezentowało następująco:

Role biznesowe i elementarne

• role biznesowe:

Lp.	Nazwa roli biznesowej	Opis roli biznesowej
1	CCM_ADMINISTRATOR	Pełen dostęp do okna zmiany daty na pulpicie.
2	CCM_DYSPOZYTOR	Pełen dostęp do okna zmiany daty na pulpicie.
3	CCM_SERWIS	Pełen dostęp do okna zmiany daty na pulpicie.

• role elementarne:

Kod roli elementarnej	Opis roli elementarnej
CCM_ADMINISTRATOR	Aplikacja CCM - rola Administratora
CCM_DYSPOZYTOR	Aplikacja CCM - rola Dyspozytora
CCM_SERWIS	Aplikacja CCM - rola serwisowa