

Procedura IDCC TSO v6 *Instrukcja operacyjna dyspozytora PSE – proces IDCC* ##
Procedura operacyjna dyspozytora PSE – proces IDCC Szczegółowa instrukcja krok-po-
kroku z włączanymi zrzutami ekranu. Dwie warstwy: **karty skrócone** (szybki dostęp, hiperłącza) oraz **pełny detal** wszystkich możliwości i stanów. TablicaKarty skrócone (kliknij – szczegóły) ### TablicaKarty skrócone (kliknij – szczegóły)
– Proces IDCC Kroki istotne dla PSE: IDCC(a) i wspólnie (b) – (d), pliki FIDx, fallbacki, pełna instrukcja – Szablony maili 19 szablonów operacyjnych Core ID (EN) + kiedy ułożyć; oznaczone granice PSE, pełna instrukcja – Narzędzia CCM, Core CC Tool, Perun4V, MinIO, ZP, Connector, Kreatory, sFTP, wsparcie, pełna instrukcja – Legenda statusów w 13 kafelkach – enum statusu. Kolor + znacznik = sytuacja pliku, pełna instrukcja – i, Katalog plików w FIDx126 plików: opis, łącza, rzd, o, TET/CET, profil + warianty stanów, pełna instrukcja – i, Czynności w CCM.1 – C.5: pulpit, info, wysyłka przed/po CET, status rzeczywisty, bieżąca walidacji, pełna instrukcja – Walidacja domeny – NORTryb normalny DA: schemat decyzyjny, Perun4V, raporty CNEC/LTA, pełna instrukcja – Walidacja domeny – BUPTryb backup DA: CCA, F320, paczki ZIP, redukcja IVA, RLTA w ZP, pełna instrukcja – GLSK (FIDx-607) – stany 32 stany kafelka: sukces, w toku, bieżąca, wysyłka rzeczywista, pełna instrukcja – i, Kreator IDCFPublikacja GLSK/CBCORA/RA – Connector – MinIO – weryfikacja w CCM, pełna instrukcja – „AC w ZP (FIDx-831)Rzeczna obsługa Allocation Constraints, tabela NTC/ATC, wersjonowanie, pełna instrukcja – Procedury P01 – P06 Reagowanie na ryzyka + procedury narzędziowe krok po kroku, pełna instrukcja – i, Ryzyka U01 – U23 Katalog ryzyk, kody ACK, łącza zgłoszenia: CIZ / WPO / PSE-I, pełna instrukcja – i, Buckety MinIO + mapa relacji Pełna mapa lokalizacji plików; narzędzie – ryzyko – procedura, pełna instrukcja ### 1 Proces IDCC – kroki istotne dla PSE (BPD) **Skrót / powiązane** – katalog plików – statusy IDCC (Intraday Capacity Calculation) – cykliczne, rzd dzienne wyznaczanie zdolności przesyłowych w regionie Core. PSE jako TSO dostarcza dane wejściowe, monitoruje strumień plików i interweniuje przy awariach. ##### Iteracje procesu | Iteracja | Charakter | Zakres | --- | --- | --- | --- | IDCC(a) | Pełny przebieg centralny + wyznaczanie ATC | AC, ATC Based Validation, Final NTC | IDCC(b) – (d) | Kolejne iteracje rzd dzienne (ID2/ID3C/ID3) | GLSK, CGM, RefProg, CB, IVA, NTC, paczki PERUN | ##### Wejścia PSE i bramki czasowe Każde plik ma **TET** (Target End Time – cel) i **CET** (Critical End Time – twardy deadline). Statusy i działania zależą... od relacji do tych bramek – patrz legenda i katalog plików. ##### Opis procesu – kroki istotne dla PSE Na podstawie *Core IDCC Flow-Based Business Process Documentation v5.0* (02-03-2026). Tylko kroki, w których PSE działa lub jest adresatem; nazwy pod-procesów pozostawione po angielsku, IDCC(b) – (d) opisane wspólnie (rzd w tabeli). Kody plików w notacji FIDx. **Opis procesu – skok do: – Skróty i pliki PSE – IDCC(a) – IDCC(b) – (d) – Szablony maili PSE – skróty, zakres i pliki wejściowe Skróty i pojęcia Skróty Rozwinięciu IVA Individual Validation Adjustment RAM Remaining Available Margin FRM Flow Reliability Margin Fmax Maximum allowable flow on a critical branch CGM Common Grid Model (scalony model sieci) IGM Individual Grid Model (model PSE) AAC Already Allocated Capacity NTC Net Transfer Capacity ATC Available Transfer Capacity PTDF Power Transfer Distribution Factor RefProg Reference Program (założone net positions per strefa) SAR Security Analysis Result CGME Common Grid Model Exchange Standard DACF Day-Ahead Congestion Forecast IDC F Intraday Congestion Forecast MCP Market Coupling Process CCC Core Capacity Calculation Tool TET Target End Time (limit wysyłania danych) CET Critical End Time (ostateczny termin; ryzyko decouplingu) GLSK Generation Load Shift Key CB / CNEC Critical Branch / Critical Network Element and Contingency Zakres PSE i bramki czasowe Dostarczenie IGM do RCC (serwer Swissgrid – TSCNET) przed target run DACF/IDCF – tylko IDCC(b) – (d); IDCC(a) tego nie wymaga. Dostarczenie CB (FIDx-617) i GLSK (FIDx-607) do CCC w fazie TSO Data Gathering (oba MANDATORY). Walidacja FBA w Perun4V (publikacja IVA, FIDx-710) oraz monitoring walidacji ATC (FIDx-928) i IVA BACKUP. Publikacja AC (FIDx-831) do PuTo jako wynik procesu; monitoring finalnych NTC (FIDx-921). TET = limit

wysyłanie pliku; po jego przekroczeniu uruchamiany jest backup. CET = termin ostateczny – niedotrzymanie grozi decouplingiem rynku dla danej doby. Notacja czasu w tabeli poniżej: TET / CET (godzina lokalna). Kluczowe pliki PSE per iteracja Plik (FIDx)Co to iteracja TET / CET CB / CBCORA (-617) Critical Branches – CNEC-y PSE Kreator(b)/(c)/(d) 20:00/20:19 – 00:00/00:56 – 06:20/07:30 GLSK (-607) Generation Load Shift Keys strefy PLK Kreator(b)/(c)/(d) 20:00/20:19 – 00:00/00:56 – 06:20/07:30 IGM/CGM DACF (-620) Merged DACF/IDCF Common Grid Model proces Core / Kreator(b)/(c)/(d) 20:40/21:05 – 02:40/03:30 – 08:30/09:05 RefProg (-632) Reference Program – net positions proces Core(b)/(c)/(d) 20:40/21:05 – 02:40/03:30 – 08:30/09:05 IVA (-710) Individual Validation Adjustment (FBA) Perun4V / CCA backup(b)/(c)/(d) 21:30/22:06 – 04:00/04:36 – 09:30/10:06 ATC validation (-928) ATC Based Validation Core CC Tool(a)/(b)/(c)/(d) 13:40/14:20 – 21:40/22:05 – 03:10/03:50 – 08:45/09:20 AC (-831) Allocation Constraints – PuToZP(a)/(b)/(c)/(d) 13:50/14:45 – 21:45/21:55 – 04:15/04:25 – 08:40/09:25 Final NTC (-921) Finalne wyniki NTC z IDCC proces Core(a)/(b)/(c)/(d) 14:45/14:55 – 21:45/21:49 – 04:15/04:30 – 09:20/09:45 Prefiks kodu = iteracja: =IDCC(a), =IDCC(b), =IDCC(c), =IDCC(d). IDCC(a) – kroki istotne dla PSE PSE działa, jako jeden z TSO regionu Core. Poniżej tylko kroki, w których PSE dostarcza dane, waliduje, wysyła pliki lub działa na swoich granicach (50 Hertz – PSE, CEPS – PSE, SEPS – PLC). Kroki czysto centralne (CCC/Coreso/RCC), których PSE nie dotyczy, pominięto. Distribution of Initial Data CCC wysyła do XBID pliki high-negative NTC (test komunikacji). Krok obejmuje zdolności na granicach PSE – działania wykonuje CCC, a PSE monitoruje wynik na swoich granicach. Przy braku lub negatywnym ACK dla high-negative NTC (FID1-921) CCC stosuje fallback i informuje mailem #1. Open gates for AC (Allocation Constraints) PSE dostarcza plik (ograniczenia alokacyjne wyznaczone przez PSE). Źródła: ZP – Connector 2.0 – Core CC Tool – PuTo. TET 13:50, CET 14:45. MCR Data Gathering – Shadow Auction Results (przy decouplingu SDAC) Przy (czystym) decouplingu na granicach Core PSE otrzymuje mailowe przypomnienie o obowiązku dostarczenia przez ECP/EDX. Deadline 1: TET 15:43; deadline 2 (przypomnienie): CET 17:24. Po 17:24 PSE wprowadza brakujące DA AAC bezpośrednio w XBID. Fallbacki: (mail #20 – wezwanie do MD250), / (przy braku liczenia PSE/TSO dostarcza AAC do XBID, mail #2), (TSO uploaduje AAC do XBID). Individual CB and ATC validation PSE prowadzi (we własnym zakresie, np. Perun) – czy zdolności nie naruszają... granic bezpieczeństwa we własnym obszarze i czy da się temu zapobiec środkami zaradczymi. Okno 40 min, walidacja zawsze min. 25 min nawet w fallbacku/ opóźnieniu. PSE musi uwzględnić pliki (plik zwrotny z walidacji ATC, Core CC Tool – Connector 2.0 – CCM; TET 13:40, CET 14:20). PSE może aktualizować EC/ATC (MD609) dla wirtualnych hubów do końca okna. Fallback opóźnienia okna: (pauza + wznowienie, zapewnienie 25 min). Final ID ATC extraction Otwierane są... bramki, w których PSE może dostarczyć indywidualne EC/ATC. Wynik finalny to (oraz ID1-921-XX per granica), wysyłany do XBID (TET 14:45, CET 14:55, kanał, zapasowy sFTP). Uwaga: TSO po obu stronach granicy (w tym PSE) współpracuje... za sprawdzenie poprawności zdolności wgranych na swojej granicy i potwierdzenie ich do CCC. Fallbacki dotyczące dostarczenia NTC do XBID – patrz tabela poniżej. Changing individual factors (rLTAincl / rAmrId) Krok wewnętrzny PSE. PSE może zmienić swoje parametry redukcji wirtualnych zdolności. Harmonogram: D-14 poinformować pozostałych TSO przez Core CCB; D-7 opublikować Market Message do interesariuszy zewnętrznych + NRA; D wprowadzić zmianę w ekstrakcji ATC na poziomie obszaru i granicy (rLTA). General Fallbacks – przebieg procesu przez PSE Gdy ID CCCt jest down i proces oddany TSO: PSE dostarcza policzone AAC do XBID lokalnym narzędziem najpóźniej do 20:00 (warunek startu IDCC(b)) i potwierdza ich obecność do CCC (). Przy problemie EDX/ECP PSE – CCCt – PSE informuje USY/CCC i ręcznie wgrywa wejścia przez Message Viewer lub mailem do CCC (). Kod Sytuacja Działanie PSE Mail # ID1_1 Brak / negatywny ACK dla high-negative NTC (FID1-921) Działanie po stronie CCC (ponawia wysyłkę przez sFTP i czeka na ACK); PSE monitoruje wynik na swoich granicach 1 ID1_7 Decoupling SDAC – wymagane Shadow Auction (MD250 / FID1-250) PSE dostarcza MD250 do CCCt

(TET 15:43, CET 17:24); po 17:24 brakuj...

ce DA AAC bezpo...rednio w XBID 20 ID1_8 B, A...d oblicze, AAC " przez...cie procesu PSE otrzymuje wezwanie i przejmuje IDCC(a); dostarcza AAC do XBID 2 ID1_9 B, A...d oblicze, AAC PSE/TSO wgrywa policzone AAC do XBID " ID1_12 Brak rozwi...zania dla policzonych AAC PSE (dotkni...ty TSO) wgrywa AAC do XBID " ID1_16 Op...one okno walidacji (zapewnienie 25 min) PSE prowadzi walidacj... min. 25 min mimo op...nienia; okno jest pauzowane i wznowiane " ID1_23 Brak / negatywny ACK dla NTC (FID1-921) na granicy PSE (TSO na granicy) wsp...sprawdza poprawno... NTC na swojej granicy i potwierdza do CCC 12, 7 ID1_26 ID CCCt down " proces oddany TSO PSE dostarcza policzone AAC do XBID lokalnym narz...dzem do 20:00; potwierdza obecno... AAC do CCC " ID1_27 Problem EDX/ECP mi...dzy PSE a CCCt PSE informuje USY/CCC i r...cznie wgrywa wej...cia przez Message Viewer lub przesy...a pliki mailem do CCC " IDCC(b)"(d) " wsp...ny przebieg, kroki istotne dla PSE Procesy (ID2), (ID3C) i (ID3) maj... identyczn... struktur... pod-proces...w. R...ni... si... jedynie liczb... timestamp...w (TS), godzinami (TET/CET), prefiksem kod...w FID (FID2 / FID3C / FID3) i kodami fallback (ID2_x / ID3C_x / ID3_x). Poni...ej opisano przebieg , z zaznaczeniem r...nic. PSE wyst...puje jako . Pomini...to kroki czysto centralne (CCC/Coreso/FBPCM) bez dzia...ania PSE. R...nice mi...dzy iteracjami IteracjaPrefiks FIDLiczba TSDeadline AAC (start)NTC do XBID " target / latePo op...nieniuKody fallback IDCC(b) / ID2FID2-###24~20:00 (D-1)21:45 / po 21:55restart po IDA2, NTC < 22:30ID2_1 " ID2_25 IDCC(c) / ID3CFID3C-###1802:00 (D-0)(brak osobnego prog u late w BPD)"ID3C_1 " ID3C_23 IDCC(d) / ID3FID3-###1207:00 (D-0)09:45 / po 09:55restart po IDA3, NTC < 10:30ID3_1 " ID3_25 TSO Data Gathering PSE wysy...a komplet danych wej...ciowych dla swojego obszaru. Podstaw... jest paczka AAC z XBID (MD830). Pliki PSE z Kreatora IDCF/DACF: GLSK " Generation and Load Shift Keys, klucze rozdzia...u generacji/obci...enia strefy PL " FID2-607. CBCORA " Critical Branches & Outages + Remedial Actions (lista CNEC PSE z wy...czeniami) " FID2-617. CGM/IGM " 24 indywidualne modele sieci (DACF_IGM_UCT), eksport TSO Data Preparation " Coreso (scalenie do CGM FID2-620). RefProg " program referencyjny wyznaczany centralnie z AAC grid model, dystrybuowany do PSE " FID2-632. External Constraints (EC) " PSE mo...e na...o...y... ograniczenia na pozycj... netto strefy PL (export/import wg wzor...w art. 10 ID CCM); funkcja allocation constraints w ID CCt jest niedost...pna. RA / RA Settings, aktualizacje TOPO " ...rodki zaradcze i zmiany topologii IGM. Pliki przekazywane s... przez ECP/EDX lub GUI CCt. S...ownik CO aktualizowany w GUI (uwaga: synchronizacja DACC...IDCC o D-1 15:00). Format CB: XML lub XLSX przez konwerter CBCORA. CGM Data Gathering (pierwszy/drugi/trzeci) Krok centralny Coreso (scalenie IGM...CGM). Dla PSE istotne: paczka merging jest dostarczana , ; PSE otrzymuje dystrybucj... CGM/RefProg/DA Domain. Dzia...ania PSE tylko gdy fallback wymaga ponownej wysy...ki IGM. RefProg Computation Krok centralny. PSE odbiera wyniki RefProg () " wykorzystywane dalej w IVA i jako punkt startowy domeny. TSO data merging CCt scala dane wszystkich TSO i odsy...a scalone pliki do PSE: Merged GLSK (), Merged EC, Merged CB, Merged RA Settings, Merged AAC. PSE mo...e swoje pliki po Data Quality Check (raporty DQC: dla CGM). Indywidualne przefiltrowane CB PSE: ; Real GLSK: . Export CGM at AAC / Initial flow-based computation Kroki centralne (FBPCM). PSE odbiera wyniki: Initial FB Domain (), wierzcho...ki domeny (Vertices,), Initial Intraday ATC () " wej...cie do walidacji. Individual Validation (IVA " Perun4V) PSE samodzielnie waliduje wynik initial FB pod k...tem bezpiecze...stwa swojego obszaru i ewentualnie koryguje domen...: Wej...cie: zagregowana paczka PERUN_ID2 do Perun4V (sk...adowe: Merged GLSK 610, CGM 620, RefProg 632, Initial FB Domain 645, Real GLSK 657, CB 665, Vertices 701, Initial ATC 882, RA). Walidacja CNEC-based: PSE zmniejsza RAM w...asnych CNEC, zapisuje korekty + uzasadnienie w pliku IVA (FID2-710) z Perun4V " CCt. IVA stosowane na finalnej domenie FB. Walidacja ATC-based: PSE ustawia maksymalne ATC na w...asnych granicach zorientowanych (ni...sza warto... wygrywa, gdy oba TSO podaj... warto...). Okno walidacji ID2: 40 min (TET 21:30 / CET 22:06). Backup IVA generuje CCA (FID2-710, wariant backup) gdy IVA podstawowe brakuje/jest niezgodne. Raporty z Perun

(RAP_PERUN_ID2) – informacyjne. Final FB Computation Krok centralny – initial FB aktualizowane o IVA PSE; PSE może te ¼ zaktualizować EC. PSE odbiera wyniki i Fallback Report. ID ATC Extraction (wyniki NTC do XBID) Wyznaczenie ATC/NTC na bazie najnowszych AAC. PSE odbiera ATC/NTC dla swoich granic (= Final NTC, = ATC). przy rÄ™cznej wysyłce NTC do XBID (sFTP) lub problemie z ACK – TSO po obu stronach granicy sprawdzają... poprawność zdolności na swojej granicy. Opóźnienia: patrz tabela rÄ™nic (ID2 21:45/21:55; ID3 09:45/09:55). Export CGM at AAC / Nodal PTDF / Translate Domain to AAC / Net Positions / Distribute Inputs Kroki centralne (FBPCM). PSE odbiera produkty: CGM at AAC, GLSK Nodal PTDFs (), AAC FB Domain (), DQC (990), logi. Brak aktywnego działania PSE poza odbiorem. Fallbacki istotne dla PSE / TSO KodIteracja (krok)SytuacjaDziałanie PSE / TSOMail # ID2_4 / ID3C_4 / ID3_4TSO Data GatheringBrak policzonych AAC z IDCC(a)PSE dostarcza AAC do XBID lokalnym narzędziem przed deadline (ID2 20:00 / ID3C 02:00 / ID3 07:00) i potwierdza CCC obecność AAC w XBID – ID2_6 / ID3C_6 / ID3_6TSO data mergingBrak obowiązkowego pliku wejściowegoCCC dzwoni do PSE z prośbą... o dostarczenie pliku przed CET; PSE dostarcza ID2_7 / ID3C_7 / ID3_7TSO data mergingBrak/błędny indywidualny GLSK PSEPSE proponuje strategię zastąpienia (replacement) lub poprawia; w razie braku – BD blocked, proces z Fallback Domain3 ID2_8 / ID3C_8 / ID3_8TSO data mergingBrak/błędny indywidualny EC PSEPSE proponuje zastąpienie / poprawia; inaczej Fallback Domain3 ID2_9 / ID3C_9 / ID3_9TSO data mergingBrak/błędny indywidualny plik CB PSEPSE proponuje zastąpienie / poprawia; inaczej Fallback Domain3 ID2_11 / ID3C_11 / ID3_11Initial FB computationFallback zastosowany dla czÄ™ści TSPSE otrzymuje mail z listą... TS obiektów fallbackiem – bez działania, przyjmą... do wiadomości ID2_13 / ID3C_13 / ID3_13Final FB computationFallback zastosowany dla czÄ™ści TSPSE otrzymuje mail z listą... TS obiektów fallbackiem – bez działania, przyjmą... do wiadomości ID2_15 / ID3C_15ID ATC ExtractionNTC po targacie (ID2 21:45 / ID3 09:45)PSE otrzymuje informację; do rynku publikowany jest UMMID2: 24,22 / ID3: 23,22 ID2_16 / ID3_16ID ATC ExtractionNTC po 21:55 / 09:55 – opóźnienie po IDA2/IDA3PSE otrzymuje informację; publikowany jest UMM o opóźnieniu zdolności32,33 ID2_17 / ID3C_15 / ID3_17ID ATC ExtractionNieudana ekstrakcja ATPSE otrzymuje informację mailem; publikowany jest UMMID2: 2,27 / ID3C: 2,28 / ID3: 2,29 ID2_19 / ID3C_17 / ID3_19ID ATC ExtractionBrak/negatywny ACK dla NTC (921)Współodpowiedzialność PSE: TSO po obu stronach granicy weryfikują... poprawność zdolności w XBID i potwierdzają... do CCC12,7 ID2_23 / ID3C_21 / ID3_23Cały procesID CCT niedostępny w CET dowolnego krokuPSE otrzymuje informację mailem o awarii; publikowany jest UMMID2: 2,27 / ID3C: 2,28 / ID3: 2,29 ID2_24 / ID3C_22 / ID3_24Cały procesProblem EDX/ECP TSO – CCTOperator PSE zgłasza do USY/CCC i ręcznie wgrywa dane do CCT (Message Viewer) lub przesyła pliki do CCC mailem – Szablony maili operacyjnych (Core ID) Gotowe wzory maili (PL: tylko podtytuł, – Kiedy; treść maili pozostaje po angielsku – to realne komunikaty operacyjne wysyłane w Core ID1/ID2). Szablony oznaczone – dotyczy granic PSE" zawierają... w tabeli granice z udziałem PSE: 50Hertz-PSE, CEPS-PSE oraz SEPS-PLC. ##### PSE – skróty, zakres i pliki wejściowe ##### Skróty i pojęcia | Skróty | Rozwinięcia | --- | --- | --- | --- | IVA | Individual Validation Adjustment | RAM | Remaining Available Margin | FRM | Flow Reliability Margin | Fmax | Maximum allowable flow on a critical branch | CGM | Common Grid Model (scalony model sieci) | IGM | Individual Grid Model (model PSE) | AAC | Already Allocated Capacity | NTC | Net Transfer Capacity | ATC | Available Transfer Capacity | PTDF | Power Transfer Distribution Factor | RefProg | Reference Program (zał. one net positions per strefa) | SAR | Security Analysis Result | CGMES | Common Grid Model Exchange Standard | DACF | Day-Ahead Congestion Forecast | IDCF | Intraday Congestion Forecast | MCP | Market Coupling Process | CCT | Core Capacity Calculation Tool | TET | Target End Time (limit wysłania danych) | CET | Critical End Time (ostateczny termin; ryzyko decouplingu) | GLSK | Generation Load Shift Key | CB / CNEC | Critical Branch / Critical Network Element and Contingency | ##### Zakres PSE i bramki czasowe Dostarczenie do RCC (serwer Swissgrid – TSCNET) przed target run DACF/IDCF – tylko IDCC(b) – (d);

IDCC(a) tego nie wymaga. Dostarczenie i do CCCt w fazie TSO Data Gathering (oba MANDATORY). Walidacja FBA w Perun4V (publikacja) oraz monitoring walidacji ATC (FIDx-928) i IVA BACKUP. Publikacja do PuTo jako wynik procesu; monitoring finalnych . = limit wysłania pliku; po jego przekroczeniu uruchamiany jest backup. = termin ostateczny – niedotrzymanie grozi decouplingiem rynku dla danej doby. Notacja czasu w tabeli poniżej: (godzina lokalna). ##### Kluczowe pliki PSE per iteracja | Plik (FIDx) | Co to | Różnica | Iteracja | TET / CET | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | CB / CBCORA (-617) | Critical Branches – CNEC-y PSE | Kreator | (b)/(c)/(d) | 20:00/20:19 – 00:00/00:56 – 06:20/07:30 | GLSK (-607) | Generation Load Shift Keys strefy PL | Kreator | (b)/(c)/(d) | 20:00/20:19 – 00:00/00:56 – 06:20/07:30 | IGM/CGM DACF (-620) | Merged DACF/IDCF Common Grid Model | proces Core / Kreator | (b)/(c)/(d) | 20:40/21:05 – 02:40/03:30 – 08:30/09:05 | RefProg (-632) | Reference Program – net positions | proces Core | (b)/(c)/(d) | 20:40/21:05 – 02:40/03:30 – 08:30/09:05 | IVA (-710) | Individual Validation Adjustment (FBA) | Perun4V / CCA backup | (b)/(c)/(d) | 21:30/22:06 – 04:00/04:36 – 09:30/10:06 | ATC validation (-928) | ATC Based Validation | Core CC Tool | (a)/(b)/(c)/(d) | 13:40/14:20 – 21:40/22:05 – 03:10/03:50 – 08:45/09:20 | AC (-831) | Allocation Constraints – PuTo | ZP | (a)/(b)/(c)/(d) | 13:50/14:45 – 21:45/21:55 – 04:15/04:25 – 08:40/09:25 | Final NTC (-921) | Finalne wyniki NTC z IDCC | proces Core | (a)/(b)/(c)/(d) | 14:45/14:55 – 21:45/21:49 – 04:15/04:30 – 09:20/09:45 | Prefiks kodu = iteracja: 'FID1' =IDCC(a), 'FID2' =IDCC(b), 'FID3C' =IDCC(c), 'FID3' =IDCC(d). ##### IDCC(a) – kroki istotne dla PSE PSE działa, a jako jeden z TSO regionu Core. Poniżej tylko kroki, w których PSE dostarcza dane, waliduje, wysyła pliki lub działa na swoich granicach (50Hertz – PSE, CEPS – PSE, SEPS – PLC). Kroki czysto centralne (CCC/Coroso/RCC), których PSE nie dotyczy..., pominięto. ##### Distribution of Initial Data CCC wysyła do XBID pliki high-negative NTC (test komunikacji). Krok obejmuje zdolności na granicach PSE – działania wykonuje CCC, a PSE monitoruje wynik na swoich granicach. Przy braku lub negatywnym ACK dla high-negative NTC (FID1-921) CCC stosuje fallback 'ID1_1' i informuje mailem #1. ##### Open gates for AC (Allocation Constraints) PSE dostarcza plik **AC – Allocation Constraints (FID1-831)** (ograniczenia alokacyjne wyznaczone przez PSE). Źródła: ZP – Connector 2.0 – Core CC Tool – PuTo. TET 13:50, CET 14:45. ##### MCR Data Gathering – Shadow Auction Results (przy decouplingu SDAC) Przy (człowieczym) decouplingu na granicach Core PSE otrzymuje mailowe przypomnienie o obowiązku dostarczenia **MD250 – Shadow Auction Results (FID1-250)** przez ECP/EDX. Deadline 1: TET 15:43; deadline 2 (przypomnienie): CET 17:24. Po 17:24 PSE wprowadza brakujące DA AAC bezpośrednio w XBID. Fallbacki: 'ID1_7' (mail #20 – wezwanie do MD250), 'ID1_8' / 'ID1_9' (przy braku gdzie liczenia PSE/TSO dostarcza AAC do XBID, mail #2), 'ID1_12' (TSO uploaduje AAC do XBID). ##### Individual CB and ATC validation PSE prowadzi **indywidualną walidację** (we własnym zakresie, np. Perun) – czy zdolności nie naruszają granic bezpieczeństwa we własnym obszarze i czy da się temu zapobiec środkami zaradczymi. Okno 40 min, walidacja zawsze min. 25 min nawet w fallbacku/opóźnieniu. PSE musi uwzględnić pliki **FID1-928 – ATC Based Validation** (plik zwrotny z walidacji ATC, Core CC Tool – Connector 2.0 – CCM; TET 13:40, CET 14:20). PSE może aktualizować EC/ATC (MD609) dla wirtualnych hubów do końca okna. Fallback opóźnienia okna: 'ID1_16' (pauza + wznowienie, zapewnienie 25 min). ##### Final ID ATC extraction Otwierane są bramki, w których PSE może dostarczyć indywidualne EC/ATC. Wynik finalny to **FID1-921 – Final Intraday NTC** (oraz ID1-921-XX per granica), wysyłany do XBID (TET 14:45, CET 14:55, kanał, zapasowy sFTP). Uwaga: TSO po obu stronach granicy (w tym PSE) współpracując... za sprawdzenie poprawności zdolności wgranych na swojej granicy i potwierdzenie ich do CCC. Fallbacki dotyczące dostarczenia NTC do XBID – patrz tabela poniżej. ##### Changing individual factors (rLTAincl / rAmrId) Krok wewnętrzny PSE. PSE może zmienić swoje parametry redukcji wirtualnych zdolności. Harmonogram: D-14 poinformować pozostałych TSO przez Core CCB; D-7 opublikować Market Message do interesariuszy zewnętrznych + NRA; D wprowadzić zmianę w ekstrakcji ATC na poziomie obszaru i granicy (rLTA). ##### General Fallbacks – przebieg procesu przez PSE Gdy ID CCCt jest down i proces oddany

TSO: PSE dostarcza policzone AAC do XBID lokalnym narzędziem najpóźniej do 20:00 (warunek startu IDCC(b)) i potwierdza ich obecność do CCC ('ID1_26'). Przy problemie EDX/ECP PSE "CCCt" PSE informuje USY/CCC i ręcznie wgrywa wejścia przez Message Viewer lub mailem do CCC ('ID1_27'). | Kod | Sytuacja | Działanie PSE | Mail # | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ID1_1 | Brak / negatywny ACK dla high-negative NTC (FID1-921) | Działanie po stronie CCC (ponawia wysyłkę przez sFTP i czeka na ACK); PSE monitoruje wynik na swoich granicach | 1 | | ID1_7 | Decoupling SDAC "wymagane Shadow Auction (MD250 / FID1-250) | PSE dostarcza MD250 do CCCt (TET 15:43, CET 17:24); po 17:24 brakujące DA AAC bezpośrednio w XBID | 20 | | ID1_8 | Błąd obliczeń, AAC "przejście procesu | PSE otrzymuje wezwanie i przejmuje IDCC(a); dostarcza AAC do XBID | 2 | | ID1_9 | Błąd obliczeń, AAC | PSE/TSO wgrywa policzone AAC do XBID " | | ID1_12 | Brak rozwiązania dla policzonych AAC | PSE (dotknięty TSO) wgrywa AAC do XBID " | | ID1_16 | Opóźnione okno walidacji (zapewnienie 25 min) | PSE prowadzi walidację min. 25 min mimo opóźnienia; okno jest pauzowane i wznowiane " | | ID1_23 | Brak / negatywny ACK dla NTC (FID1-921) na granicy | PSE (TSO na granicy) wspiera, sprawdza poprawność NTC na swojej granicy i potwierdza do CCC | 12, 7 | | ID1_26 | ID CCCt down " proces oddany TSO | PSE dostarcza policzone AAC do XBID lokalnym narzędziem do 20:00; potwierdza obecność AAC do CCC " | | ID1_27 | Problem EDX/ECP między PSE a CCCt | PSE informuje USY/CCC i ręcznie wgrywa wejścia przez Message Viewer lub przesyła pliki mailem do CCC " | ##### IDCC(b)"(d) " wspólny przebieg, kroki istotne dla PSE Procesy **IDCC(b)** (ID2), **IDCC(c)** (ID3C) i **IDCC(d)** (ID3) mają... identyczną... strukturę pod-procesów. Różnice... siły jedynie liczb... timestampów (TS), godzinami (TET/CET), prefiksem kodów w FID (FID2 / FID3C / FID3) i kodami fallback (ID2_x / ID3C_x / ID3_x). Poniżej opisano przebieg **raz**, z zaznaczeniem różnic. PSE występuje jako **TSO**. Pominięto kroki czysto centralne (CCC/Coreso/FBPCM) bez działania PSE. ##### Różnice między iteracjami | Iteracja | Prefiks FID | Liczba TS | Deadline AAC (start) | NTC do XBID " target / late | Po opóźnieniu | Kody fallback | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | IDCC(b) / ID2 | FID2-### | 24 | ~20:00 (D-1) | 21:45 / po 21:55 | restart po IDA2, NTC < 22:30 | ID2_1 " ID2_25 | | IDCC(c) / ID3C | FID3C-### | 18 | 02:00 (D-0) | (brak osobnego progu late w BPD) | " ID3C_1 " ID3C_23 | | IDCC(d) / ID3 | FID3-### | 12 | 07:00 (D-0) | 09:45 / po 09:55 | restart po IDA3, NTC < 10:30 | ID3_1 " ID3_25 | *Kody FID poniżej podano w wariantach FID2-### (ID2). Dla ID3C/ID3 podstaw prefiks FID3C-### / FID3-### przy tym samym numerze (np. GLSK = FID2-607 / FID3C-607 / FID3-607).* ##### TSO Data Gathering PSE wysyła komplet danych wejściowych dla swojego obszaru. Podstawą... jest paczka AAC z XBID (MD830). Pliki PSE z Kreatora IDCF/DACF: " Generation and Load Shift Keys, klucze rozdziału generacji/obciążenia...enia strefy PL " . " Critical Branches & Outages + Remedial Actions (lista CNEC PSE z wyjątkami) " . " 24 indywidualne modele sieci (DACF_IGM_UCT), eksport TSO Data Preparation " Coreso (scalenie do CGM). " program referencyjny wyznaczany centralnie z AAC grid model, dystrybuowany do PSE " . " PSE może nałożyć ograniczenia na pozycję netto strefy PL (export/import wg wzoru art. 10 ID CCM); funkcja allocation constraints w ID CCt jest niedostępna. " " Rodki zaradcze i zmiany topologii IGM. Pliki przekazywane są... przez ECP/EDX lub GUI CCt. Słownik CO aktualizowany w GUI (uwaga: synchronizacja DACC " IDCC o D-1 15:00). Format CB: XML lub XLSX przez konwerter CBCORA. ##### CGM Data Gathering (pierwszy/ drugi/trzeci) Krok centralny Coreso (scalenie IGM " CGM). Dla PSE istotne: paczka merging jest dostarczana **3A— dla ID2**, **2A— dla ID3C/ID3** ; PSE otrzymuje dystrybucję CGM/RefProg/DA Domain. Działanie PSE tylko gdy fallback wymaga ponownej wysyłki IGM. ##### RefProg Computation Krok centralny. PSE odbiera wyniki RefProg (**FID2-632**) " wykorzystywane dalej w IVA i jako punkt startowy domeny. ##### TSO data merging CCt scala dane wszystkich TSO i odsyła scalone pliki do PSE: Merged GLSK (**FID2-610**), Merged EC, Merged CB, Merged RA Settings, Merged AAC. PSE może poprawić i ponownie wysłać swoje pliki po Data Quality Check (raporty DQC: **FID2-659** dla CGM). Indywidualne przefiltrowane CB PSE: **FID2-665** ; Real GLSK:

****FID2-657**** . ##### Export CGM at AAC / Initial flow-based computation Kroki centralne (FBPCM). PSE odbiera wyniki: Initial FB Domain (****FID2-645****), wierzchołki domeny (Vertices, ****FID2-701****), Initial Intraday ATC (****FID2-882****) –> wejście do walidacji. ##### Individual Validation (IVA –> Perun4V) ****Kluczowy krok PSE.**** PSE samodzielnie waliduje wynik initial FB pod kątem bezpieczeństwa swojego obszaru i ewentualnie koryguje domenę™. Wejście: zagregowana paczka do Perun4V (skądowe: Merged GLSK 610, CGM 620, RefProg 632, Initial FB Domain 645, Real GLSK 657, CB 665, Vertices 701, Initial ATC 882, RA). PSE zmniejsza RAM w asnych CNEC, zapisuje korekty + uzasadnienie w pliku z Perun4V –> CCT. IVA stosowane na finalnej domenie FB. PSE ustawia maksymalne ATC na w asnych granicach zorientowanych (niósza wartość wygrywa, gdy oba TSO podają... wartość). Okno walidacji ID2: (TET 21:30 / CET 22:06). Backup IVA generuje CCA (, wariant backup) gdy IVA podstawowe brakuje/jest niezgodne. Raporty z Perun (RAP_PERUN_ID2) –> informacyjne. ##### Final FB Computation Krok centralny –> initial FB aktualizowane o IVA PSE; PSE może te¼ zaktualizować EC. PSE odbiera wyniki i Fallback Report. ##### ID ATC Extraction (wyniki NTC do XBID) Wyznaczenie ATC/NTC na bazie najnowszych AAC. PSE odbiera ATC/NTC dla swoich granic (****FID2-921**** = Final NTC, ****FID2-922**** = ATC). ****Współodpowiedzialność PSE:**** przy ręcznej wysyłce NTC do XBID (sFTP) lub problemie z ACK –> TSO po obu stronach granicy sprawdzają... poprawność zdolności na swojej granicy. Opóśnienia: patrz tabela rónic (ID2 21:45/21:55; ID3 09:45/09:55). ##### Export CGM at AAC / Nodal PTDF / Translate Domain to AAC / Net Positions / Distribute Inputs Kroki centralne (FBPCM). PSE odbiera produkty: CGM at AAC, GLSK Nodal PTDFs (****FID2-935****), AAC FB Domain (****FID2-936****), DQC (990), logi. Brak aktywnego działania PSE poza odbiorem. ##### Fallbacki istotne dla PSE / TSO | Kod | Iteracja (krok) | Sytuacja | Działanie PSE / TSO | Mail #
| | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ID2_4 / ID3C_4 / ID3_4 | TSO Data Gathering | Brak policzonych AAC z IDCC(a) | PSE dostarcza AAC do XBID lokalnym narzędziem przed deadline (ID2 20:00 / ID3C 02:00 / ID3 07:00) i potwierdza CCC obecność AAC w XBID | –> | ID2_6 / ID3C_6 / ID3_6 | TSO data merging | Brak obowiązkowego pliku wejściowego | CCC dzwoni do PSE z prośbą... o dostarczenie pliku przed CET; PSE dosyła | ID2_7 / ID3C_7 / ID3_7 | TSO data merging | Brak/błąd indywidualny GLSK PSE | PSE proponuje strategię™ zastąpienia (replacement) lub poprawia; w razie braku –> BD blocked, proces z Fallback Domain | 3 | ID2_8 / ID3C_8 / ID3_8 | TSO data merging | Brak/błąd indywidualny EC PSE | PSE proponuje zastąpienie / poprawia; inaczej Fallback Domain | 3 | ID2_9 / ID3C_9 / ID3_9 | TSO data merging | Brak/błąd indywidualny plik CB PSE | PSE proponuje zastąpienie / poprawia; inaczej Fallback Domain | 3 | ID2_11 / ID3C_11 / ID3_11 | Initial FB computation | Fallback zastosowany dla człci TS | PSE otrzymuje mail z listą... TS objętych fallbackiem –> bez działania, przyjął do wiadomości | 5 | ID2_13 / ID3C_13 / ID3_13 | Final FB computation | Fallback zastosowany dla człci TS | PSE otrzymuje mail z listą... TS objętych fallbackiem –> bez działania, przyjął do wiadomości | 5 | ID2_15 / ID3_15 | ID ATC Extraction | NTC po targacie (ID2 21:45 / ID3 09:45) | PSE otrzymuje informację™; do rynku publikowany jest UMM | ID2: 24,22 / ID3: 23,22 | ID2_16 / ID3_16 | ID ATC Extraction | NTC po 21:55 / 09:55 –> opóśnienie po IDA2/IDA3 | PSE otrzymuje informację™; publikowany jest UMM o opóśnieniu zdolności | 32,33 | ID2_17 / ID3C_15 / ID3_17 | ID ATC Extraction | Nieudana ekstrakcja ATC | PSE otrzymuje informację™ mailem; publikowany jest UMM | ID2: 2,27 / ID3C: 2,28 / ID3: 2,29 | ID2_19 / ID3C_17 / ID3_19 | ID ATC Extraction | Brak/negatywny ACK dla NTC (921) | Współodpowiedzialność PSE: TSO po obu stronach granicy weryfikują... poprawność zdolności w XBID i potwierdzają... do CCC | 12,7 | ID2_23 / ID3C_21 / ID3_23 | Cały proces | ID CCT niedostępny w CET dowolnego kroku | PSE otrzymuje informację™ mailem o awarii; publikowany jest UMM | ID2: 2,27 / ID3C: 2,28 / ID3: 2,29 | ID2_24 / ID3C_22 / ID3_24 | Cały proces | Problem EDX/ECP TSO –> CCT | Operator PSE zgłasza do USY/CCC i ręcznie wgrywa dane do CCT (Message Viewer) lub przesyła pliki do CCC mailem | –> | ##### Szablony maili operacyjnych (Core ID) Gotowe wzory maili (PL: tylko podtytuł, –>Kiedy"; treść maili pozostaje po angielsku –> to realne komunikaty

operacyjne wysyłane w Core ID1/ID2). Szablony oznaczone „dotyczy granic PSE” zawierają... w tabeli granice z udziałem PSE: 50Hertz-PSE, CEPS-PSE oraz SEPS-PLC. 01

„Critical issue in CCCt Gdy w narzędziu CCCt wystąpi krytyczny problem i operator musi zgłosić go do Core Helpdesk. FromCCC Operator ToCore ID Helpdesk Subject[CORE_ID_01] Critical issue in CCCt 02 „Failed process „dotyczy granic PSE Gdy proces CCCt zakończy się niepowodzeniem przed Critical End Time i TSO muszą... dostarczyć zdolności przesyłowe lokalnymi narzędziami do XBID. FromCCC Operator ToOperational List Subject[CORE_ID_02] ID1/ID2 „CCCt process failed for BD XX.XX 03 „Replaced input data Gdy blisko Critical End Time brakuje obowiązkowego pliku wejściowego i strona odpowiedzialna zastępuje brakujące dane danymi z innej doby, aby nie zerwać BD. FromCCC Operator ToOperational List Subject[CORE_ID_03] ID1/ID2 „Input data replaced BD XX.XX 04 „Warning: file missing Ostrzeżenie o braku pliku wejściowego przy Target End Time bez możliwości zastąpienia „jeśli plik nie dotrze, obliczenia przejdą... w tryb fallback. FromCCC Operator ToOperational List Subject[CORE_ID_04] ID1/ID2 „Warning! Missing file for BD XX.XX 05 „Application of fallbacks with CCCt Gdy któryś krok obliczeniowy CCCt zakończy się, siła z zastosowaniem fallbacku dla wskazanych godzin doby. FromCCC Operator ToOperational List Subject[CORE_ID_05] ID1/ID2 „Fallback applied with CCCt BD XX.XX 06 „Back-up operator appointed to operate the CCCt Gdy z powodu niedostępności operatora CCC rol operatora CCCt przejmuje strona zapasowa (back-up). FromCCC Operator ToOperational List Subject[CORE_ID_06] ID1/ID2 „Back-up operator X appointed to operate the CCCt for BD XX.XX 07 „Distribution of NTCs via sFTP „dotyczy granic PSE Gdy NTC/High Neg. NTC została wysłana do XBID kanałem zapasowym (sFTP) po awarii ECP i TSO mają... zweryfikować ich obecność w XBID. FromCCC Operator ToOperational List Subject[CORE_ID_07] ID1/ID2 „Distribution of High Neg. NTCs/NTCs to XBID via secondary channel for BD XX.XX 08 „Distribution of AACs via sFTP Informacja, że Zero AACs/AACs wysłano do XBID kanałem zapasowym (sFTP) po awarii ECP „bez wymaganych działań, ze strony TSO. FromCCC Operator ToOperational List Subject[CORE_ID_08] ID1 „Distribution of Zero AACs/AACs to XBID via secondary channel for BD XX.XX 09 „Manual creation of DACC inputs via backup tools Gdy z powodu niedostępności narzędzia CORE DA CC pliki wejściowe IDCC tworzone są... ręcznie w narzędziach zapasowych (CORE BT / JAO SEC tool). FromCCC Operator ToOperational List Subject[CORE_ID_09] ID1 „Manual creation of DACC inputs via backup tools for BD XX.XX 10 „Missing AAC ACK „dotyczy granic PSE Gdy brakuje potwierdzenia (ACK) AAC z XBID „poprawność odbioru sprawdzono w XBID GUI, a ACK podano ręcznie; TSO mają... zweryfikować AAC na swoich granicach. FromCCC Operator ToOperational List Subject[CORE_ID_10] ID1 „Missing AAC Acknowledgment from XBID for BD XX.XX 11 „Delayed process Informacja o opóźnieniu biegu... czego kroku procesu IDCC i wpływie na kolejny krok „bez wymaganych działań, ze strony TSO. FromCCC Operator ToOperational List Subject[CORE_ID_11] ID1/ID2 „Current IDCC process delayed for BD XX.XX 12 „Manual ACK of Zero AACs and/or NTCs „dotyczy granic PSE Gdy wystąpiły problemy z potwierdzeniem (ACK) 0AAC/High Neg. NTC/NTC „poprawne przekazanie do XBID sprawdzono ręcznie w GUI; TSO mają... zweryfikować zdolności na swoich granicach. FromCCC Operator ToOperational List Subject[CORE_ID_12] ID1 „Manual ACK of Zero AACs and/or NTCs for BD XX.XX 13 „Manual provisioning of AACs to CCCt Gdy z powodu problemu w... czności XBID „CCCt AAC (TAR) dostarczane są... ręcznie do CCCt kanałem zapasowym (sFTP); ryzyko awarii ID2, jeśli problem nie ustąpi. FromCCC ToOperational List Subject[CORE_ID_13] ID2 „Manual delivery of AACs from XBID to CCCt for BD XX.XX 14 „Manual provisioning of SEC tool inputs Informacja od JAO, że pliki MCR zostały utworzone narzędziem SEC Tool i wgrane do procesu CORE IDCC. FromJAO Operator ToCCC, Operational List Subject[CORE_ID_14] ID1 „Manual delivery of MCR inputs via SEC Tool for BD XX.XX 16 „Incorrect CGM Gdy połączony DACF Coreso/TSCNET nie został wytworzony i zamiast niego użyto indywidualnego DACF (Coreso lub TSCNET).

FromCCC Operator (Coreso only) ToOperational List Subject[CORE_ID_16] ID2 â€“ Combined DACF not available for ID2 process for BD XX.XX 17 â€“ Missing CGM Gdy poÅ,Ä...czony DACF nie powstaÅ, i nie daÅ, o siÅ™ go zastÅ...piÅ† ani DACF Coreso, ani TSCNET â€“ narzÅ™dzie CC zastosowaÅ, o automatyczny fallback (DA Domain AAC). FromCCC Operator (Coreso only) ToOperational List Subject[CORE_ID_16] ID2 â€“ DACF not available for ID2 process for BD XX.XX 18 â€“ Missing or incorrect AAC grid model Gdy nie udaÅ, o siÅ™ dostarczyÅ† modelu sieci AAC do procesu IDCC(b) â€“ narzÅ™dzie CC zastosowaÅ, o automatyczny fallback (DA Domain AAC). FromCCC Operator (Coreso only) ToOperational List Subject[CORE_ID_18] ID2 â€“ Missing or incorrect AAC grid model used in ID2 process for BD XX.XX 19 â€“ Missing individual inputs due to unavailability of DA CCct Gdy z powodu niedostÅ™pnoœci narzÅ™dzia CORE DA brakuje indywidualnych plikÅ³w wejœciowych IDCC â€“ TSO proszeni o rÅ™czne dostarczenie ich do ID CCct. FromCCC Operator (Coreso only) ToOperational List Subject[CORE_ID_19] ID2 â€“ Missing inputs due to unavailability of DA CCct for BD XX.XX 20 â€“ SDAC De-coupling â€“ request for provision of MD-250 files â€“ dotyczy granic PSE Gdy w wyniku (czÅ™ciowego) decouplingu SDAC TSO sÅ... proszeni o dostarczenie plikÅ³w MD-250 do CCct dla rozÅ,Ä...czonych granic w terminach 15:43 / 17:24. FromCCC Operator ToOperational List Subject[CORE_ID_20] ID1 â€“ SDAC De-coupling â€“ request for provision of MD-250 files for BD XX.XX ##### 01 â€“ Critical issue in CCct **Kiedy:** Gdy w narzÅ™dziu CCct wystÅ...pi krytyczny problem i operator musi zgÅ, osiÅ† go do Core Helpdesk. | From | CCC Operator | | --- | --- | --- | --- | | To | Core ID Helpdesk | | Subject | [CORE_ID_01] Critical issue in CCct | Dear Core Helpdesk, Time (day and hour) when the problem occurred; Process (ID1/ID2) Business day when the problem occurred; Description of the situation: when in the process did the problem occur (f.e during initial data gathering)? Which files were available, which settings (for example for replacement) where set during that time and what alarms / events where created? What steps did the CSO take? For example: pushed a button once or more times, logged off to try again, etc. Print screens which explain the situation, are highly recommended, since this helps to solve the issue sooner. If possible, please provide these to the Helpdesk. Best regards, CCC Operator signature ##### 02 â€“ Failed process â€“ dotyczy granic PSE **Kiedy:** Gdy proces CCct zakoÅ„czy siÅ™ niepowodzeniem przed Critical End Time i TSO muszÅ... dostarczyÅ† zdolnoœci przesyÅ, owe lokalnymi narzÅ™dziami do XBID. | From | CCC Operator | | --- | --- | --- | --- | | To | Operational List | | Subject | [CORE_ID_02] ID1/ID2 â€“ CCct process failed for BD XX.XX | Dear all, We would like to inform you that due to " issue (Jira ticket FCCM-XXX)" with no solution before Critical End Time, the ID1/ID2 process for BD DD.MM.YYYY has failed to provide capacities. Zero AACs High Negative NTCs Day-ahead AACs (Confirm delivery to RCC in the respective IC) None â€“ IDCC(a) NTCs will prevail None â€“ Process failed after final NTCs were delivered None â€“ High Negative NTCs were sent to XBID (backup tool) Following files created by the CCct are attached: Zero AACs High Negative NTCs (ID1/ID2-921-XX) Merged High Negative NTCs (ID1/ID2-921) Day-ahead AACs NTCs None BorderInterconnector/Border LevelProviding TSO(s) of MD250Accepted TSO senders by XBID 50Hertz-PSEInterconnector50Hertz50Hertz, PSE DE-ATBorderAPGAmprion, APG AMP-ELIAInterconnectorEliaAmprion, Elia DE-FRBorderAmprionAmprion, RTE DE-NLBorderTTNTTG, TTN CZ-DEBorderCEPSCEPS CEPS-APGInterconnectorAPGCEPS, APG CEPS-PSEInterconnectorPSECEPS, PSE ELES-APGInterconnectorAPGAPG, ELES ELES-HOPSInterconnectorELESELES, HOPs ELIA-TTNInterconnectorEliaElia, TTN HOPS-MAVIRInterconnectorHOPSHOPS, MAVIR MAVIR-APGInterconnectorAPGAPG, MAVIR MAVIR-ELESInterconnectorMAVIRELES, MAVIR MAVIR-TELInterconnectorMAVIRMAVIR, Transelectrica RTE-ELIAInterconnectorEliaElia, RTE SEPS-CEPSInterconnectorCEPSCEPS, SEPS SEPS-MAVIRInterconnectorMAVIRMAVIR, SEPS SEPS-PLCInterconnectorPSEPSE, SEPS Please provide confirmation once your borders have been updated in XBID. We are sorry for the inconvenience. The issue is under further investigation. Best regards, CCC Operator signature ##### 03 â€“ Replaced input data **Kiedy:** Gdy blisko Critical End Time brakuje obowiÅ...zkowego pliku wejœciowego i strona odpowiedzialna zastÅ™puje brakujÅ...ce dane danymi z innej doby, aby nie zerwaÅ† BD. | From | CCC Operator | | --- | --- | --- | --- | | To |

Operational List | | Subject | [CORE_ID_03] ID1/ID2 â€œ Input data replaced BD XX.XX | Dear all, We would like to inform you that the following mandatory file(s) for the ID1/ID2 process "specify the flow number and responsible party e.g. TSOX-FXXX" were missing close to Critical End Time. To not fail the BD, the responsible party has proposed to replace the missing data with data from BD XX.XX. Best regards, CCC Operator signature ##### 04 â€œ Warning: file missing

****Kiedy:**** OstrzeÅ¼enie o braku pliku wejÅ›ciowego przy Target End Time bez moÅ¼liwoÅ›ci zastÃpienia â€œ jeÅ›li plik nie dotrze, obliczenia przejdÃ... w tryb fallback. | From | CCC Operator | | --- | --- | --- | --- | | To | Operational List | | Subject | [CORE_ID_04] ID1/ID2 â€œ Warning! Missing file for BD XX.XX | Dear all, We would like to inform you that the following file(s) are missing in the ID1/ID2 process with no possibility of replacement in the CCCt at Target End Time: "specify the flow number and responsible party e.g. FXXX from XXX". In case the file(s) are not delivered on time, the computation for BD DD.MM.YYYY will be computed in fallback mode. Best regards, CCC Operator signature ##### 05 â€œ Application of fallbacks with CCCt

****Kiedy:**** Gdy ktÃ³ryÅ› krok obliczeniowy CCCt zakoÅ„czyÅ„ siÃ z zastosowaniem fallbacku dla wskazanych godzin doby. | From | CCC Operator | | --- | --- | --- | --- | | To | Operational List | | Subject | [CORE_ID_05] ID1/ID2 â€œ Fallback applied with CCCt BD XX.XX | Dear all, We would like to inform you that for the ID1/ID2 process the Calculate enlarged domain / Initial / Final FB Computation / ID ATC Extraction finished with the fallback ID Domain AAC / DA Domain Refprog / DA Domain AAC fallback / Zero Capacity fallback (Negative NTCs) for TSs XX:XX â€œ XX:XX of BD XX.XX. Best regards, CCC Operator signature ##### 06 â€œ Back-up operator appointed to operate the CCCt

****Kiedy:**** Gdy z powodu niedostÃpnoÅ›ci operatora CCC rolÃ operatora CCCt przejmuje strona zapasowa (back-up). | From | CCC Operator | | --- | --- | --- | --- | | To | Operational List | | Subject | [CORE_ID_06] ID1/ID2 â€œ Back-up operator X appointed to operate the CCCt for BD XX.XX | Dear all, We would like to inform you that due to "specify issue (e.g. unavailability of the CCC operator, inability to access CCCt)" during the Core ID1/ID2 process for BD XX.XX, back-up party X will take over the operator role of the CCCt for BD XX.XX. This issue is under investigation. Best regards, CCC Operator signature ##### 07 â€œ Distribution of NTCs via sFTP

Å dotyczy granic PSE ****Kiedy:**** Gdy NTC/High Neg. NTC zostaÅ„y wysÅ„ane do XBID kanaÅ„em zapasowym (sFTP) po awarii ECP i TSO majÃ... zweryfikowaÅ„ ich obecnoÅ› w XBID. | From | CCC Operator | | --- | --- | --- | --- | | To | Operational List | | Subject | [CORE_ID_07] ID1/ID2 â€œ Distribution of High Neg. NTCs/NTCs to XBID via secondary channel for BD XX.XX | Dear all, We would like to inform you that High Negative NTCs/NTCs to XBID were distributed via the secondary channel (sFTP). Due to the short time scale, the correct presence of NTCs in XBID cannot be guaranteed. Thus, all TSOs are kindly asked to crosscheck the provided NTCs on XBID if possible. The failed delivery via ECP (primary channel) is under investigation. Please find attached: Individual NTCs (ID1/ID2-921-XX), Merged NTCs (ID1/ID2-921). BorderInterconnector/Border LevelProviding TSO(s) of MD250Accepted TSO senders by XBID 50Hertz-PSEInterconnector50Hertz50Hertz, PSE DE-ATBorderAPGAmprion, APG AMP-ELIAInterconnectorEliaAmprion, Elia DE-FRBorderAmprionAmprion, RTE DE-NLBorderTTNTTG, TTN CZ-DEBorderCEPSCEPS CEPS-APGInterconnectorAPGCEPS, APG CEPS-PSEInterconnectorPSECEPS, PSE ELES-APGInterconnectorAPGAPG, ELES ELES-HOPSInterconnectorELESELES, HOPs ELIA-TTNInterconnectorEliaElia, TTN HOPS-MAVIRInterconnectorHOPSHOPS, MAVIR MAVIR-APGInterconnectorAPGAPG, MAVIR MAVIR-ELESInterconnectorMAVIRELES, MAVIR MAVIR-TELInterconnectorMAVIRMAVIR, Transelectrica RTE-ELIAInterconnectorEliaElia, RTE SEPS-CEPSInterconnectorCEPSCEPS, SEPS SEPS-MAVIRInterconnectorMAVIRMAVIR, SEPS SEPS-PLCInterconnectorPSEPSE, SEPS Please provide confirmation once your borders have been updated in XBID. Best regards, CCC Operator signature ##### 08 â€œ Distribution of AACs via sFTP

****Kiedy:**** Informacja, Å¼e Zero AACs/AACs wysÅ„ano do XBID kanaÅ„em zapasowym (sFTP) po awarii ECP â€œ bez wymaganych dziaÅ„aÅ„, ze strony TSO. | From | CCC Operator | | --- | --- | --- | --- | | To | Operational List | | Subject | [CORE_ID_08] ID1 â€œ Distribution of Zero AACs/AACs to XBID via secondary channel for BD XX.XX | Dear all, We would like to inform you that Zero AACs/AACs were distributed from the CCCt to XBID via the

secondary channel (sFTP). The failed delivery via ECP (primary channel) is under investigation. Please find attached: Individual AACs (ID1-373-XX, ID1-383-XX). Best regards, CCC Operator signature ##### 09

Manual creation of DACC inputs via backup tools **Kiedy:** Gdy z powodu niedostępności narzędzia CORE DA CC pliki wejściowe IDCC tworzone są ręcznie w narzędziach zapasowych (CORE BT / JAO SEC tool). | From | CCC Operator | | --- | --- | --- | --- | | To | Operational List | | Subject | [CORE_ID_09] ID1

Manual creation of DACC inputs via backup tools for BD XX.XX | Dear all, We would like to inform you that due to the unavailability of the CORE DA CC tool the following inputs for the IDCC process were manually created via the backup tools (CORE BT/JAO SEC tool) and uploaded to the CORE IDCC tool: CORE backup tool: ID1 624 Merged LTNom ID1 625 Fallback ATCs for SA ID1 626 Fallback NTCs for SA ID1 629 Merged LTA JAO SEC tool: ID1 646 SAR DQC ID1 647 RD ID ATC ID1 648 Merged AC ID1 649 RD for AAC Best regards, CCC Operator signature ##### 10

Missing AAC ACK dotyczy granic PSE **Kiedy:** Gdy brakuje potwierdzenia (ACK) AAC z XBID poprawno odbioru sprawdzono w XBID GUI, a ACK podano ręcznie; TSO mają zweryfikować AAC na swoich granicach. | From | CCC Operator | | --- | --- | --- | --- | | To | Operational List | | Subject | [CORE_ID_10] ID1

Missing AAC Acknowledgment from XBID for BD XX.XX | Dear all, Due to missing acknowledgments from XBID, we verified that the XBID GUI is indicating the correct receiving of the latest AAC files. Thus, the ACK was provided manually to the CCCt. The ID1 process continued with the . The ACK of AACs is necessary to ensure that AACs and NTCs are provided in the correct order to XBID. BorderInterconnector/Border Level Providing TSO(s) of MD250 Accepted TSO senders by XBID 50Hertz-PSE Interconnector 50Hertz 50Hertz, PSE DE-AT Border APG Amprion, APG AMP-ELIA Interconnector Elia Amprion, Elia DE-FR Border Amprion Amprion, RTE DE-NL Border TTNTTG, TTN CZ-DE Border CEPS CEPS CEPS-APG Interconnector APG CEPS, APG CEPS-PSE Interconnector PSE CEPS, PSE ELES-APG Interconnector APG APG, ELES ELES-HOPS Interconnector ELESELES, HOPS ELIA-TTN Interconnector Elia Elia, TTN HOPS-MAVIR Interconnector HOPSHOPS, MAVIR MAVIR-APG Interconnector APG APG, MAVIR MAVIR-ELES Interconnector MAVIRELES, MAVIR MAVIR-TEL Interconnector MAVIR MAVIR, Transelectrica RTE-ELIA Interconnector Elia Elia, RTE SEPS-CEPS Interconnector CEPS CEPS, SEPS SEPS-MAVIR Interconnector MAVIR MAVIR, SEPS SEPS-PLC Interconnector PSE PSE, SEPS Please provide confirmation once your borders have been updated in XBID. Best regards, CCC Operator signature ##### 11

Delayed process **Kiedy:** Informacja o opóźnieniu biegu... cego kroku procesu IDCC i wpływie na kolejny krok bez wymaganych działań, ze strony TSO. | From | CCC Operator | | --- | --- | --- | --- | | To | Operational List | | Subject | [CORE_ID_11] ID1/ID2

Current IDCC process delayed for BD XX.XX | Dear all, We would like to inform you that due to delay on "describe step delayed" due to "specify cause of delay", the following step "indicate the next step which is impacted" will be delayed (If you know, indicate time when process is planned to continue). Thanks in advance for your understanding. Best regards, CCC Operator signature ##### 12

Manual ACK of Zero AACs and/or NTCs dotyczy granic PSE **Kiedy:** Gdy wystąpiły problemy z potwierdzeniem (ACK) 0AAC/High Neg. NTC/NTC poprawne przekazanie do XBID sprawdzono ręcznie w GUI; TSO mają zweryfikować zdolności na swoich granicach. | From | CCC Operator | | --- | --- | --- | --- | | To | Operational List | | Subject | [CORE_ID_12] ID1

Manual ACK of Zero AACs and/or NTCs for BD XX.XX | Dear all, We would like to inform you that we faced issues with the acknowledgment of 0AACs/High Negative NTCs/NTCs. The correct provisioning to XBID was manually checked (XBID GUI) and confirmed. BorderInterconnector/Border Level Providing TSO(s) of MD250 Accepted TSO senders by XBID 50Hertz-PSE Interconnector 50Hertz 50Hertz, PSE DE-AT Border APG Amprion, APG AMP-ELIA Interconnector Elia Amprion, Elia DE-FR Border Amprion Amprion, RTE DE-NL Border TTNTTG, TTN CZ-DE Border CEPS CEPS CEPS-APG Interconnector APG CEPS, APG CEPS-PSE Interconnector PSE CEPS, PSE ELES-APG Interconnector APG APG, ELES ELES-HOPS Interconnector ELESELES, HOPS ELIA-TTN Interconnector Elia Elia, TTN HOPS-MAVIR Interconnector HOPSHOPS, MAVIR MAVIR-APG Interconnector APG APG, MAVIR

MAVIR-ELEInterconnectorMAVIRELES, MAVIR MAVIR-TELInterconnectorMAVIRMAVIR, Transelectrica RTE-ELIAInterconnectorEliaElia, RTE SEPS-CEPSInterconnectorCEPSCEPS, SEPS SEPS-MAVIRInterconnectorMAVIRMAVIR, SEPS SEPS-PLCInterconnectorPSEPSE, SEPS Please provide confirmation once your borders have been updated in XBID. Best regards, CCC Operator signature ##### 13

Manual provisioning of AACs to CCCt **Kiedy:** Gdy z powodu problemu z dostawą... czno ci XBID CCCt AAC (TAR) dostarczane są... ręcznie do CCCt kanałem zapasowym (sFTP); ryzyko awarii ID2, jeżeli problem nie ustąpi. | From | CCC | | --- | --- | --- | --- | | To | Operational List | | Subject | [CORE_ID_13] ID2 Manual delivery of AACs from XBID to CCCt for BD XX.XX | Dear all, Due to issues with the connection between XBID and the CCCt, AACs (TAR) were manually provided to the CCCt by the means of the secondary channel (sFTP). The issue is under investigation by Unicorn and DBAG. Best regards, Operator signature ##### 14

Manual provisioning of SEC tool inputs **Kiedy:** Informacja od JAO, że pliki MCR zostały utworzone narzędziem SEC Tool i wgrane do procesu CORE IDCC. | From | JAO Operator | | --- | --- | --- | --- | | To | CCC, Operational List | | Subject | [CORE_ID_14] ID1 Manual delivery of MCR inputs via SEC Tool for BD XX.XX | Dear all, JAO successfully created the following files with the SEC Tool and uploaded them to the CORE IDCC process: ID1 646 SAR DQC ID1 647 RD ID ATC ID1 648 Merged AC ID1 649 RD for AAC Best regards, JAO Operator signature ##### 16

Incorrect CGM **Kiedy:** Gdy po zakończeniu DACF Coreso/TSCNET nie zostało wytworzone i zamiast niego użyto indywidualnego DACF (Coreso lub TSCNET). | From | CCC Operator (Coreso only) | | --- | --- | --- | --- | | To | Operational List | | Subject | [CORE_ID_16] ID2 Combined DACF not available for ID2 process for BD XX.XX | Dear all, The production of the combined Coreso/TSCNET DACF was not successfully completed. Therefore, the individual DACF of Coreso/TSCNET (delete one) has been used instead. Best regards, CCC Operator signature ##### 17

Missing CGM **Kiedy:** Gdy po zakończeniu DACF nie powstało, i nie udało się go zastąpić ani DACF Coreso, ani TSCNET narzędzie CC zastosowało automatyczny fallback (DA Domain AAC). | From | CCC Operator (Coreso only) | | --- | --- | --- | --- | | To | Operational List | | Subject | [CORE_ID_16] ID2 DACF not available for ID2 process for BD XX.XX | Dear all, The production of the combined DACF was not successfully completed and it was not possible to substitute either the Coreso or TSCNET DACF in its place. Therefore, the following automatic fallback has been applied by the Core CC tool: DA Domain AAC Fallback. Best regards, CCC Operator signature ##### 18

Missing or incorrect AAC grid model **Kiedy:** Gdy nie udało się dostarczyć modelu sieci AAC do procesu IDCC(b) narzędzie CC zastosowało automatyczny fallback (DA Domain AAC). | From | CCC Operator (Coreso only) | | --- | --- | --- | --- | | To | Operational List | | Subject | [CORE_ID_18] ID2 Missing or incorrect AAC grid model used in ID2 process for BD XX.XX | Dear all, It was not possible to provide an AAC grid model to the IDCC(b) process. The following automatic fallback has been applied by the Core CC tool: DA Domain AAC Fallback. Best regards, CCC Operator signature ##### 19

Missing individual inputs due to unavailability of DA CCCt **Kiedy:** Gdy z powodu niedostępności narzędzia CORE DA brakuje indywidualnych plików wejściowych IDCC TSO proszeni o ręczne dostarczenie ich do ID CCCt. | From | CCC Operator (Coreso only) | | --- | --- | --- | --- | | To | Operational List | | Subject | [CORE_ID_19] ID2 Missing inputs due to unavailability of DA CCCt for BD XX.XX | Dear all, Due to the unavailability of the CORE DA tool, the following inputs for the IDCC process are missing: ID2-606 (317 in DA) - GLSK Pre-Merge Factors ID2-607 (103 in DA) - Individual Generation and Load Shift Key (GLSK) ID2-608 (107 in DA) - Individual External Constraints (EC) ID2-609 (510 in DA) - ECs/ATCs for virtual hubs ID2-617 (224 in DA) - Individual Critical Branches (CB) ID2-637 (106 in DA) - Individual Initial RA Settings Best regards, CCC Operator signature ##### 20

SDAC De-coupling request for provision of MD-250 files dotyczy granic PSE **Kiedy:** Gdy w wyniku (człowieczego) decouplingu SDAC TSO są proszeni o dostarczenie plików MD-250 do CCCt dla rozłączonych granic w terminach 15:43 / 17:24. | From | CCC Operator | | --- | --- | --- | --- | | To | Operational List | | Subject | [CORE_ID_20] ID1 SDAC De-coupling request for provision of MD-250 files

for BD XX.XX | Dear all, Affected borders: Note: For information, the first deadline of 15:43 will allow the CCCT to calculate NTCs for the provided borders. If MD250 is not provided by 15:43, the ultimate deadline for submission of MD250 is 17:24 which will allow AACs to be provided by CCCT to XBID. High Negative NTCs would remain in this case. If MD250 files are not submitted by 17:24 for a given border, it is the TSOs' responsibility to upload AACs for the missing border(s) directly to XBID. If AACs are missing for any Core border at 20:00, this will result in the failure of the IDCC(b)/ID2 process. BorderInterconnector/Border Level Providing TSO(s) of MD250 Accepted TSO senders by XBID 50Hertz-PSEInterconnector50Hertz50Hertz, PSE DE-ATBorderAPGAmprion, APG AMP-ELIAInterconnectorEliaAmprion, Elia DE-FRBorderAmprionAmprion, RTE DE-NLBorderTTNTTG, TTN CZ-DEBorderCEPSCEPS CEPS-APGInterconnectorAPGCEPS, APG CEPS-PSEInterconnectorPSECEPS, PSE ELES-APGInterconnectorAPGAPG, ELES ELES-HOPSInterconnectorELESELES, HOPs ELIA-TTNInterconnectorEliaElia, TTN HOPS-MAVIRInterconnectorHOPSHOPS, MAVIR MAVIR-APGInterconnectorAPGAPG, MAVIR MAVIR-ELESInterconnectorMAVIRELES, MAVIR MAVIR-TELInterconnectorMAVIRMAVIR, Transelectrica RTE-ELIAInterconnectorEliaElia, RTE SEPS-CEPSInterconnectorCEPSCEPS, SEPS SEPS-MAVIRInterconnectorMAVIRMAVIR, SEPS SEPS-PLCInterconnectorPSEPSE, SEPS Best regards, CCC Operator signature ###

2NarzÄ™dzia **SkrÄ™t / powiÄ™zane** - procedura - ryzyko 1. NarzÄ™dzia 1.A. WewnÄ™trzne PSE CCM (Capacity Calculation Monitoring) URL: <https://ccm.spsm.pse.pl> Funkcja: gÄ™wny pulpit dyspozytorski; monitoring statusu w wszystkich kafelkach w IDCC; rÄ™czna wysyÅka plikÄ™w (PPM - WyÅij); ustawianie statusu rÄ™cznego 'R'; opcja - WyÅij po CET" Pulpity: - IDCC FB Pulpit dyspozytorski", - IDCC (do 3C) z ATC i SFTP Pulpit dyspozytorski" Tryby odÅwieÅania: ultraszybki (10s) / szybki (30s) / wolny (5 min) PowiÄ™zane ryzyko: U01 (brak dostÄ™pu) Procedury: ustawianie statusu rÄ™cznego - patrz Logowanie i nawigacja w CCM Core CC Tool (CCCT) URL: (zewnÄ™trzny URL CCCT - zgodnie z aktualnÄ™ konfiguracjÄ™) Funkcja: system centralny procesu; Message Viewer (status pliku, kody ACK); Manual Upload (rÄ™czna wysyÅka pliku z dysku); publikacja wynikÄ™w do PuTo Selektor procesu: ID1, ID2, ID3C, ID3 (IDCC) vs domyÅny DA (Day-Ahead) PowiÄ™zane ryzyko: U02 (brak dostÄ™pu) Procedury: Logowanie i nawigacja w Core CC Tool, P01 Manual Upload Perun4V URL: <https://lccv.tscnet.eu> Funkcja: narzÄ™dzie walidacji FBA - wykonuje obliczenia IVA dla danej doby; pokazuje status obliczeÅ, (Successful / ERR-I / Process failed); umoÅliwia rÄ™czne uruchomienie procesu Logowanie: Local Login - username/password - akceptacja TSCNET Policy PowiÄ™zane ryzyko: U05 (brak dostÄ™pu) Procedury: Logowanie i nawigacja w Perun4V, P03 RÄ™czne uruchomienie obliczeÅ, MinIO URL: <https://minio-gui.pse.pl> Funkcja: centralne repozytorium plikÄ™w procesowych w sieci PSE; buckety: perun/, cca/, mam/ PowiÄ™zane ryzyko: U04 (brak dostÄ™pu) Procedury: Logowanie i nawigacja w MinIO, P04 Pobranie z MinIO Connector 2.0 (CN2) Lokalizacja: narzÄ™dzie transportowe dziaÅa w tle Funkcja: gÄ™wny kanaÅ, transportu plikÄ™w w PSE: CCM - CCCT - MinIO - Perun4V Stworzony przez: PSE Innowacje PowiÄ™zane ryzyko: U03 (awaria, obejmuje teÅ skalone U18 - Connector nie kopiuje do bucketu) ZP (zdolnoÅci przesyÅowe) Lokalizacja: aplikacja desktop na komputerze dyspozytorskim Funkcja: - rÄ™czna wysyÅka plikÄ™w AC (FIDx-831) dla iteracji IDCC; bilans AC; generowanie nowych wersji PowiÄ™zane ryzyko: U06 (brak dostÄ™pu / brak wersji) Procedury: Logowanie i nawigacja w ZP, P02 Pobranie z ZP

KreatorDACF&2DAF CGMES Lokalizacja: aplikacja PSE / PLANS Funkcja: generator IGM (Individual Grid Model) i plikÄ™w wejÅciowych - dla iteracji IDCC(b): FID2-607 (GLSK), FID2-617 (CBCORA) PowiÄ™zane ryzyko: U06 (brak dostÄ™pu / bÄ™d generowania) KreatorIDCF CGMES Lokalizacja: aplikacja PSE / PLANS Funkcja: dla iteracji IDCC(c), IDCC(d), IDCC(e) generuje modele IGM/CGM oraz pliki GLSK (FIDx-607), CBCORA (FIDx-617) i RA (FIDx_RA - - rodki zaradcze); publikacja przez Publikuj Connector Procedura rÄ™czna (backup) ze screenami: Generowanie GLSK + CBCORA + RA w KreatorIDCF - uruchamiana, gdy auto-skrypt Monitora zgÅosi BÄ™d PeÅna instrukcja narzÄ™dzia: IDCF_InstrUÅyt_k_v5 (rozdz. - Tworzenie plikÄ™w GLSK, CBCORA oraz RA"; teÅ tworzenie modeli IDCF/IGM, CGMES, weryfikacja N-1) PowiÄ™zane ryzyko: U06

CCA (Capacity Calculation Application) Lokalizacja: aplikacja wewnTMtrzna PSE Funkcja: generowanie raport³w walidacyjnych, IVA BACKUP (publikacja do cca/ID_FBCC/out/[BD]/), automatyczne wysy^Å,ki backupowe do CCCt Powi^Å...zane ryzyko: U19 (niezgodno^ÅÅ[†] wersji IVA/Backup), U23 (brak raportu CCA), U18 scalone z U03 (Connector nie kopiuje IVA do bucket³w CCA) Zg^Å,oszenie: Zesp^ÅÅ^Å, utrzymania CCA PuTo (Platforma UdostTMpniania Transmisyjnych) Lokalizacja: wewnTMtrzny system PSE Funkcja: docelowy odbiorca pliku AC (FIDx-831) po publikacji przez Core CC Tool jako wynik IDCC(a)/IDCC(b)/(c)/(d) kdm6@pse.pl Lokalizacja: skrzynka mailowa PSE Funkcja: kana^Å, pasywny dla raport³w: CCA (raporty walidacyjne, LTA_CURTAILMENT, IVA na CNECach), Perun4V (raporty po obliczeniach z informacj^Å... o policzonych godzinach i max IVA) Powi^Å...zane ryzyko: U07 (brak dostTMpu) sFTP@pse.pl Lokalizacja: protok^ÅÅ^Å, transportowy Funkcja: transport paczek ZIP z MinIO do Perun4V (i wyniki zwrótnie do MinIO/Connector 2.0) Powi^Å...zane ryzyko: wpisuje si^ÅTM w U03 (je^Åli sFTP nie dzia^Å,a, paczki nie dotr^Å... do Perun4V) 1.B. ZewnTMtrzne (CCC / RCC / TSO) RCC / TSCNET Kontakt: operator@tscnet.eu (lista operacyjna do telefonu) Funkcja: Regional Coordination Centre ^Å koordynacja procesu IDCC; sterowanie fazami centralnymi (CGM merging, Domain calculation, NTC publication) CORESO Kontakt: day-ahead.engineer@coreso.eu Funkcja: koordynacja po stronie operatora procesu Core CC Tool (centralne procesy) Funkcja: publikacja wynik³w centralnych (FIDx-928 walidacja ATC, FID1-921 NTC, ID1-373 AAC); dyspozytor PSE wy^Å,^Å...cznie monitoruje ^Å nie wykonuje czynno^Åci wykonawczych ECP/EDX (Energy Communication Platforms) Funkcja: protok^ÅÅ^Å, wymiany TSO ^Å CCCt ^Å automatyczna wysy^Å,ka CB/GLSK/EC; rTMczny upload przez CCCt GUI; dostarczenie Shadow Auction (MD250) Powi^Å...zane ryzyko: wpisuje si^ÅTM w U21 (Decoupling SDAC ^Å MD250) XBID Funkcja: system aukcyjny intraday ^Å odbiorca AAC (ID1-373-XX), NTC (FIDx-921) Powi^Å...zane ryzyko: U20 (AAC fallback), U22 (Late NTC) 1.C. Zg^Å,oszenie / wsparcie WPO (Wydzia^Å, Wsparcia Proces³w Operatorских) Sk^Å,ad: S^Å,abicki, JarzTMcka, Krzysztosek, ^Åukaszewski, Rodo Funkcja: zg^Å,oszenie operacyjna; decyzje w sytuacjach niestandardowych CIZ (Centrum Zg^Å,aszania Incydent³w PSE) Lokalizacja: wewnTMtrzny system PSE Funkcja: rejestracja incydent³w (awarie narzTMdzi, problemy procesowe); priorytet zale^Å¼ny od fazy procesu PSE Innowacje Kana^Å,: wewnTMtrzny PSE Funkcja: utrzymanie narzTMdzi PSE ^Å CCM, Connector 2.0, MinIO, sFTP Zg^Å,oszenie przy: U01, U03, U04 Zesp^ÅÅ^Å, utrzymania CCA Kana^Å,: wewnTMtrzny PSE Innowacje (zesp^ÅÅ^Å, CCA) Funkcja: utrzymanie aplikacji CCA, raport³w walidacyjnych, IVA BACKUP, FID1-928 Zg^Å,oszenie przy: U19, U23 Zesp^ÅÅ^Å, utrzymania ZP Kana^Å,: wewnTMtrzny PSE Funkcja: utrzymanie aplikacji ZP (zdolno^Åci przesy^Å,owe) ^Å ^Å r³d^Å,a AC FIDx-831 Zg^Å,oszenie przy: U06 (awaria ZP, brak generowania) ## 1. NarzTMdzia ### 1.A. WewnTMtrzne PSE ##### CCM (Capacity Calculation Monitoring) <https://ccm.spsm.pse.pl> g^Å,³wny pulpit dyspozytorski; monitoring status³w wszystkich kafelk³w IDCC; rTMczna wysy^Å,ka plik³w (PPM ^Å Wy^Ålij); ustawianie statusu rTMcznego 'R'; opcja ^ÅWy^Ålij po CET" , ultraszybki (10s) / szybki (30s) / wolny (5 min) (brak dostTMpu) ustawianie statusu rTMcznego ^Å patrz ##### Core CC Tool (CCCt) (zewnTMtrzny URL CCCt ^Å zgodnie z aktualn^Å... konfiguracj^Å...) system centralny procesu; Message Viewer (status pliku, kody ACK); Manual Upload (rTMczna wysy^Å,ka pliku z dysku); publikacja wynik³w do PuTo , , vs domy^Ålny (brak dostTMpu) , Manual Upload ##### Perun4V <https://lccv.tscnet.eu> narzTMdzie walidacji FBA ^Å wykonuje obliczenia IVA dla danej doby; pokazuje status oblicze^Å, (Successful / ERR-I / Process failed); umo^Å¼liwia rTMczne uruchomienie procesu Local Login ^Å username/password ^Å akceptacja TSCNET Policy (brak dostTMpu) , RTMczne uruchomienie oblicze^Å,, ##### MinIO <https://minio-gui.pse.pl> centralne repozytorium plik³w procesowych w sieci PSE; buckety: , , (brak dostTMpu) , Pobranie z MinIO ##### Connector 2.0 (CN2) narzTMdzie transportowe dzia^Å,a w tle g^Å,³wny kana^Å, transportu plik³w w PSE: CCM ^Å CCCt ^Å MinIO ^Å Perun4V PSE Innowacje (awaria, obejmuje te^Å¼ scalone U18 ^Å Connector nie kopiuje do bucket³w) ##### ZP (zdolno^Åci przesy^Å,owe) aplikacja desktop na komputerze dyspozytorskim ^Å r³d^Å,o plik³w dla iteracji IDCC; bilans AC; generowanie nowych wersji (brak dostTMpu / brak wersji) , Pobranie z ZP ##### KreatorDACF&2DAF_CGMES aplikacja PSE / PLANS generator

IGM (Individual Grid Model) i plik w wejściowych : FID2-607 (GLSK), FID2-617 (CBCORA) (brak dostępu / błąd generowania) ##### KreatorIDCF_CGMES aplikacja PSE / PLANS dla iteracji generuje oraz pliki , i ; publikacja przez : uruchamiana, gdy auto-skrypt Monitora zgłosi błąd (rozdz. 4. Tworzenie plików GLSK, CBCORA oraz RA"; te ¼ tworzenie modeli IDCF/IGM, CGMES, weryfikacja N-1) ##### CCA (Capacity Calculation Application) aplikacja wewnętrzna PSE generowanie raportów walidacyjnych, (publikacja do), automatyczne wysyłki backupowe do CCCt (niezgodność wersji IVA/Backup), (brak raportu CCA), (Connector nie kopiuje IVA do bucketów CCA) ##### PuTo (Platforma Udostępniania Transmisyjnych) wewnętrzny system PSE docelowy odbiorca pliku po publikacji przez Core CC Tool jako wynik IDCC(a)/IDCC(b)/(c)/(d) ##### kdm6@pse.pl skrzynka mailowa PSE kanał, pasywny dla raportów: CCA (raporty walidacyjne, LTA_CURTAILMENT, IVA na CNECach), Perun4V (raporty po obliczeniach z informacją... o policzonych godzinach i max IVA) (brak dostępu) ##### sFTP@pse.pl protokół, transportowy transport paczek ZIP z MinIO do Perun4V (i wyniki zwrócić do MinIO/Connector 2.0) wpisuje się w (jeśli sFTP nie działa, paczki nie dotrą do Perun4V) ### 1.B. Zewnętrzne (CCC / RCC / TSO) ##### RCC / TSCNET operator@tscnet.eu (lista operacyjna do telefonu) Regional Coordination Centre : koordynacja procesu IDCC; sterowanie fazami centralnymi (CGM merging, Domain calculation, NTC publication) ##### CORESO day-ahead.engineer@coreso.eu koordynacja po stronie operatora procesu ##### Core CC Tool (centralne procesy) publikacja wyników w centralnych (FIDx-928 walidacja ATC, FID1-921 NTC, ID1-373 AAC); dyspozytor PSE wyśle...cznie monitoruje : nie wykonuje czynności wykonawczych ##### ECP/EDX (Energy Communication Platforms) protokół, wymiany TSO : CCCt : automatyczna wysyłka CB/GLSK/EC; rączny upload przez CCCt GUI; dostarczenie Shadow Auction (MD250) wpisuje się w (Decoupling SDAC : MD250) ##### XBID system aukcyjny intraday : odbiorca AAC (ID1-373-XX), NTC (FIDx-921) (AAC Fallback), (Late NTC) ### 1.C. Zgłoszenie / wsparcie ##### WPO (Wydział, Wsparcia Procesów Operatorskich) Sądabicki, Jarzémka, Krzysztozek, Łukaszewski, Rodo zgłoszenie operacyjna; decyzje w sytuacjach niestandardowych ##### CIZ (Centrum Zgłaszania Incydentów PSE) wewnętrzny system PSE rejestracja incydentów (awarie narzędzi, problemy procesowe); priorytet zależny od fazy procesu ##### PSE Innowacje wewnętrzny PSE utrzymanie narzędzi PSE : CCM, Connector 2.0, MinIO, sFTP , , ##### Zespół, utrzymania CCA wewnętrzny PSE Innowacje (zespół, CCA) utrzymanie aplikacji CCA, raportów walidacyjnych, IVA BACKUP, FID1-928 , ##### Zespół, utrzymania ZP wewnętrzny PSE utrzymanie aplikacji ZP (zdolności przesyłowe) : Ōródła, a AC FIDx-831 (awaria ZP, brak generowania) ### 3Legenda statusów w kafelkach **Skrypt / powiązane** : czynności w CCM : stany plików ##### Pełna legenda na pulpicie ### 4Katalog plików FIDx : opisy i warianty stanów **Skrypt / powiązane** : legenda : obsługa w CCM ##### IDCC(a) : 4 plików ##### MD250 FID1-250 Kod: FID1-250 Profil: SFTP TET: 17:24 CET: 17:58 Ōródła, o: ECP/EDX Wersja: 1 MD250 : Shadow Auction Results (FID1-250) : wyniki aukcji rezerwowej wymieniane z CCCt przez ECP/EDX przy decouplingu SDAC. Deadline 1 ~15:43 (TET MCR), Deadline 2 ~17:24. **Ōciełka:** ECP/EDX Core CC Tool ##### AC FID1-831 Kod: FID1-831 Profil: 2CCT TET: 13:50 CET: 14:45 Ōródła, o: ZP Wersja: 2 AC (Allocation Constraints, FID1-831) : plik z wartościami ograniczającymi, alokacyjnych wyznaczonych przez PSE, publikowany do PuTo i do procesu Core. Format XML, MTU 15 min. **Ōciełka:** ZP : Connector 2.0 : Core CC Tool : PuTo + MinIO ##### Final Intraday NTC FID1-921 Kod: FID1-921 Profil: SFTP TET: 14:45 CET: 14:55 Ōródła, o: proces Core Wersja: 1 Final Intraday NTC (FID1-921) : finalne wyniki NTC (Net Transfer Capacity) z procesu IDCC; zdolności przesyłowe udostępniane na rynek intraday (XBID). **Ōciełka:** proces Core / Kreator : sFTP@pse.pl / ZP ##### ATC Based Validation FID1-928 Kod: FID1-928 Profil: 2CCT TET: 13:40 CET: 14:20 Ōródła, o: Core CC Tool Wersja: 1 ATC Based Validation (FID1-928) : plik ZWROTNy: wynik walidacji ATC prowadzonej centralnie w Core CC Tool (strumień, odrębny od FBA). NIE jest wysyłany przez TSO; publikowany CCCt : TSO przez Connector 2.0. **Ōciełka:** Paczka ATC

(PERUN_IDx_ATC) â†’ Core CC Tool (walidacja ATC) â†’ Connector 2.0 â†’ CCM #####
IDCC(b) â€” 41 plikÃ³w ##### 24 modele IGM DACF_IGM_UCT Kod: DACF_IGM_UCT
Profil: SFTP TET: 20:00 CET: 20:19 Å³dÅ, o: KreatorDACF&2DAF_CGMES Wersja: 1 24
modele IGM (DACF_IGM_UCT) â€” indywidualne modele sieci (Individual Grid Model) na 24
godziny doby, format UCT/CGMES; przygotowanie i eksport TSO Data Preparation.
Å¼ka: KreatorDACF&2DAF_CGMES â†’ sFTP@pse.pl (Swissgrid) ##### GLSK
FID2-607 Kod: FID2-607 Profil: 2CCT TET: 20:00 CET: 20:19 Å³dÅ, o:
KreatorDACF&2DAF_CGMES Wersja: 1 GLSK (Generation and Load Shift Keys, FID2-607)
â€” klucze rozdziaÅ, u zmian generacji/obciÅ...Å¼enia dla strefy PL; dane wejÅciowe Initial
TSO receiving. **Å¼ka:** KreatorDACF&2DAF_CGMES â†’ Connector 2.0 â†’ Core CC
Tool â†’ MinIO ##### Merged Generation and Load Shift Keys (GLSK) FID2-610 Kod:
FID2-610 Profil: MIN TET: 20:40 CET: 21:05 Å³dÅ, o: proces Core Wersja: 1 Merged GLSK
(FID2-610) â€” scalone GLSK wszystkich TSO regionu Core. SkÅ, adowa paczki PERUN.
Å¼ka: proces Core / Kreator â†’ paczka PERUN â†’ MinIO ##### Merged Generation
and Load Shift Keys (GLSK) FID2-610 Kod: FID2-610 Profil: MIN TET: 20:40 CET: 21:05
Å³dÅ, o: proces Core Wersja: 1 Merged GLSK (FID2-610) â€” scalone GLSK wszystkich
TSO regionu Core. SkÅ, adowa paczki PERUN. **Å¼ka:** proces Core / Kreator â†’
paczka PERUN â†’ MinIO ##### CBCORA FID2-617 Kod: FID2-617 Profil: 2CCT TET: 20:00
CET: 20:19 Å³dÅ, o: KreatorDACF&2DAF_CGMES Wersja: 1 CBCORA (Critical Branches
& Critical Outages with Remedial Actions, FID2-617) â€” lista krytycznych elementÃ³w sieci
(CNEC) PSE wraz z wyÅ, Å...czeniami; dane wejÅciowe TSO. **Å¼ka:**
KreatorDACF&2DAF_CGMES â†’ Connector 2.0 â†’ Core CC Tool â†’ MinIO ##### Merged
DACF/IDCF Common Grid Model (CGM) FID2-620 Kod: FID2-620 Profil: MIN TET: 20:40
CET: 21:05 Å³dÅ, o: proces Core / Kreator Wersja: 5 Merged DACF/IDCF Common Grid
Model (CGM, FID2-620) â€” scalony wspÃ³lny model sieci zbudowany z modeli
indywidualnych (IGM) TSO. SkÅ, adowa paczki PERUN. **Å¼ka:** proces Core /
Kreator â†’ paczka PERUN â†’ MinIO ##### Merged DACF/IDCF Common Grid Model (CGM)
FID2-620 Kod: FID2-620 Profil: MIN TET: 20:40 CET: 21:05 Å³dÅ, o: proces Core / Kreator
Wersja: 5 Merged DACF/IDCF Common Grid Model (CGM, FID2-620) â€” scalony wspÃ³lny
model sieci zbudowany z modeli indywidualnych (IGM) TSO. SkÅ, adowa paczki PERUN.
Å¼ka: proces Core / Kreator â†’ paczka PERUN â†’ MinIO ##### Reference Program
(RefProg) FID2-632 Kod: FID2-632 Profil: MIN TET: 20:40 CET: 21:05 Å³dÅ, o: proces
Core Wersja: 3 Reference Program (RefProg, FID2-632) â€” program referencyjny: planowane
saldo wymiany miÅ™dziobszarowej. SkÅ, adowa paczki PERUN. **Å¼ka:** proces
Core / Kreator â†’ paczka PERUN â†’ MinIO ##### Reference Program (RefProg) FID2-632
Kod: FID2-632 Profil: MIN TET: 20:40 CET: 21:05 Å³dÅ, o: proces Core Wersja: 3
Reference Program (RefProg, FID2-632) â€” program referencyjny: planowane saldo wymiany
miÅ™dziobszarowej. SkÅ, adowa paczki PERUN. **Å¼ka:** proces Core / Kreator â†’
paczka PERUN â†’ MinIO ##### Reference Program (RefProg) FID2-632 Kod: FID2-632 Profil:
MIN TET: 20:40 CET: 21:05 Å³dÅ, o: proces Core Wersja: 3 Reference Program (RefProg,
FID2-632) â€” program referencyjny: planowane saldo wymiany miÅ™dziobszarowej.
SkÅ, adowa paczki PERUN. **Å¼ka:** proces Core / Kreator â†’ paczka PERUN â†’
MinIO ##### Reference Program (RefProg) FID2-632 Kod: FID2-632 Profil: MIN TET: 20:40
CET: 21:05 Å³dÅ, o: proces Core Wersja: 3 Reference Program (RefProg, FID2-632) â€”
program referencyjny: planowane saldo wymiany miÅ™dziobszarowej. SkÅ, adowa paczki
PERUN. **Å¼ka:** proces Core / Kreator â†’ paczka PERUN â†’ MinIO ##### Initial FB
Domain (Virgin RefProg Bal) FID2-645 Kod: FID2-645 Profil: MIN TET: 20:40 CET: 21:05
Å³dÅ, o: Perun4V / proces Core Wersja: 1 Initial FB Domain (Virgin / RefProg Bal,
FID2-645) â€” poczÅ...tkowa domena Flow-Based. SkÅ, adowa paczki PERUN.
Å¼ka: proces Core / Kreator â†’ paczka PERUN â†’ MinIO ##### Initial FB Domain
(RefProg Bal) FID2-645 Kod: FID2-645 Profil: MIN TET: 20:40 CET: 21:05 Å³dÅ, o:
Perun4V / proces Core Wersja: 1 Initial FB Domain (Virgin / RefProg Bal, FID2-645) â€”
poczÅ...tkowa domena Flow-Based. SkÅ, adowa paczki PERUN. **Å¼ka:** proces Core /
Kreator â†’ paczka PERUN â†’ MinIO ##### Initial FB Domain (RefProg Bal) FID2-645 Kod:

FID2-645 Profil: MIN TET: 20:40 CET: 21:05 Å¹rÃ³dÅ^o: Perun4V / proces Core Wersja: 1 Initial FB Domain (Virgin / RefProg Bal, FID2-645) â€” poczÄ...tkowa domena Flow-Based. SkÅ^o,adowa paczki PERUN. **ÅšcieÅ¹/₄ka:** proces Core / Kreator â†’ paczka PERUN â†’ MinIO ##### Initial FB Domain (Virgin RefProg Bal) FID2-645 Kod: FID2-645 Profil: MIN TET: 20:40 CET: 21:05 Å¹rÃ³dÅ^o: Perun4V / proces Core Wersja: 1 Initial FB Domain (Virgin / RefProg Bal, FID2-645) â€” poczÄ...tkowa domena Flow-Based. SkÅ^o,adowa paczki PERUN. **ÅšcieÅ¹/₄ka:** proces Core / Kreator â†’ paczka PERUN â†’ MinIO ##### Initial FB Domain (RefProg Bal) FID2-645 Kod: FID2-645 Profil: MIN TET: 20:40 CET: 21:05 Å¹rÃ³dÅ^o: Perun4V / proces Core Wersja: 1 Initial FB Domain (Virgin / RefProg Bal, FID2-645) â€” poczÄ...tkowa domena Flow-Based. SkÅ^o,adowa paczki PERUN. **ÅšcieÅ¹/₄ka:** proces Core / Kreator â†’ paczka PERUN â†’ MinIO ##### Real Generation and Load Shift Keys (GLSK) FID2-657 Kod: FID2-657 Profil: MIN TET: 20:40 CET: 21:05 Å¹rÃ³dÅ^o: Kreator Wersja: 1 Real GLSK (FID2-657) â€” rzeczywiste klucze GLSK (po dostosowaniu do bieÅ¹/₄Ä...cego stanu). SkÅ^o,adowa paczki PERUN. **ÅšcieÅ¹/₄ka:** proces Core / Kreator â†’ paczka PERUN â†’ MinIO ##### Real Generation and Load Shift Keys (GLSK) FID2-657 Kod: FID2-657 Profil: MIN TET: 20:40 CET: 21:05 Å¹rÃ³dÅ^o: Kreator Wersja: 1 Real GLSK (FID2-657) â€” rzeczywiste klucze GLSK (po dostosowaniu do bieÅ¹/₄Ä...cego stanu). SkÅ^o,adowa paczki PERUN. **ÅšcieÅ¹/₄ka:** proces Core / Kreator â†’ paczka PERUN â†’ MinIO ##### CGM Data Quality Check FID2-659 Kod: FID2-659 Profil: MIN TET: 20:40 CET: 21:05 Å¹rÃ³dÅ^o: proces Core Wersja: 1 CGM Data Quality Check (FID2-659) â€” raport kontroli jakoÅ^oci danych scalonego modelu CGM. SkÅ^o,adowa paczki PERUN. **ÅšcieÅ¹/₄ka:** proces Core / Kreator â†’ paczka PERUN â†’ MinIO ##### CGM Data Quality Check FID2-659 Kod: FID2-659 Profil: MIN TET: 20:40 CET: 21:05 Å¹rÃ³dÅ^o: proces Core Wersja: 1 CGM Data Quality Check (FID2-659) â€” raport kontroli jakoÅ^oci danych scalonego modelu CGM. SkÅ^o,adowa paczki PERUN. **ÅšcieÅ¹/₄ka:** proces Core / Kreator â†’ paczka PERUN â†’ MinIO ##### Individual Filtered Critical Branches (CB) FID2-665 Kod: FID2-665 Profil: MIN TET: 20:40 CET: 21:05 Å¹rÃ³dÅ^o: Kreator Wersja: 1 Individual Filtered Critical Branches (CB, FID2-665) â€” indywidualne, przefiltrowane gaÅ^o,ÄTMzie krytyczne PSE. SkÅ^o,adowa paczki PERUN. **ÅšcieÅ¹/₄ka:** proces Core / Kreator â†’ paczka PERUN â†’ MinIO ##### Individual Filtered Critical Branches (CB) FID2-665 Kod: FID2-665 Profil: MIN TET: 20:40 CET: 21:05 Å¹rÃ³dÅ^o: Kreator Wersja: 1 Individual Filtered Critical Branches (CB, FID2-665) â€” indywidualne, przefiltrowane gaÅ^o,ÄTMzie krytyczne PSE. SkÅ^o,adowa paczki PERUN. **ÅšcieÅ¹/₄ka:** proces Core / Kreator â†’ paczka PERUN â†’ MinIO ##### Vertices of Initial FB Domain FID2-701 Kod: FID2-701 Profil: MIN TET: 20:40 CET: 21:05 Å¹rÃ³dÅ^o: Perun4V Wersja: 1 Vertices of Initial FB Domain (FID2-701) â€” wierzchoÅ^o,ki poczÄ...tkowej domeny Flow-Based. SkÅ^o,adowa paczki PERUN. **ÅšcieÅ¹/₄ka:** proces Core / Kreator â†’ paczka PERUN â†’ MinIO ##### Vertices of Initial FB Domain/CB Validation file ATC FID2-701_ATC Kod: FID2-701_ATC Profil: MIN TET: 20:40 CET: 21:05 Å¹rÃ³dÅ^o: Perun4V Wersja: 1 Vertices / CB Validation file ATC (FID2-701_ATC) â€” wierzchoÅ^o,ki domeny / plik walidacji CB dla Å^ocieÅ¹/₄ki ATC. SkÅ^o,adowa paczki ATC. **ÅšcieÅ¹/₄ka:** proces Core / Kreator â†’ paczka PERUN â†’ MinIO ##### Vertices of Initial FB Domain/CB Validation file ATC FID2-701_ATC Kod: FID2-701_ATC Profil: MIN TET: 20:40 CET: 21:05 Å¹rÃ³dÅ^o: Perun4V Wersja: 1 Vertices / CB Validation file ATC (FID2-701_ATC) â€” wierzchoÅ^o,ki domeny / plik walidacji CB dla Å^ocieÅ¹/₄ki ATC. SkÅ^o,adowa paczki ATC. **ÅšcieÅ¹/₄ka:** proces Core / Kreator â†’ paczka PERUN â†’ MinIO ##### IVA FID2-710 Kod: FID2-710 Profil: 3COL TET: 21:30 CET: 22:06 Å¹rÃ³dÅ^o: Perun4V Wersja: 1 IVA â€” Individual Validation Adjustment (FID2-710) â€” wynik indywidualnej walidacji domeny Flow-Based (z Perun4V); korekta domeny po walidacji TSO. **ÅšcieÅ¹/₄ka:** Perun4V â†’ MinIO Connector 2.0 â†’ CCM ##### IVA Backup FID2-710 Kod: FID2-710 Profil: MIN TET: 21:30 CET: 22:06 Å¹rÃ³dÅ^o: CCA Wersja: 1 IVA Backup (FID2-710) â€” backupowa wersja IVA generowana przez CCA (publikowana do cca/â€|/out/), na wypadek braku/niezgodnoÅ^oci IVA podstawowego. **ÅšcieÅ¹/₄ka:** CCA â†’ MinIO â†’ CCM ##### IVA_ATC FID2-710_ATC Kod: FID2-710_ATC Profil: MIN TET: 21:40 CET: 22:05 Å¹rÃ³dÅ^o: Perun4V Wersja: 1 IVA_ATC (FID2-710_ATC) â€” IVA dla odrÄTMbnej Å^ocieÅ¹/₄ki walidacji domeny ATC. **ÅšcieÅ¹/₄ka:**

Perun4V â†’ MinIO Connector 2.0 â†’ CCM ##### IVA_ATC FID2-710_ATC Kod:
FID2-710_ATC Profil: MIN TET: 21:40 CET: 22:05 Å¹rÃ³dÅ¸o: Perun4V Wersja: 1 IVA_ATC
(FID2-710_ATC) â€” IVA dla odrÃ™bnej Å¸cieÅ¼ki walidacji domeny ATC. **Å¸cieÅ¼ka:**
Perun4V â†’ MinIO Connector 2.0 â†’ CCM ##### AC FID2-831 Kod: FID2-831 Profil: 2CCT
TET: 21:45 CET: 21:55 Å¹rÃ³dÅ¸o: ZP Wersja: 1 AC (Allocation Constraints, FID2-831) â€”
plik z wartoÅ¸ciami ograniczeÅ¸, alokacyjnych wyznaczonych przez PSE, publikowany do PuTo
i do procesu Core. Format XML, MTU 15 min. **Å¸cieÅ¼ka:** ZP â†’ Connector 2.0 â†’ Core
CC Tool â†’ PuTo + MinIO ##### Initial Intraday ATCs FID2-882 Kod: FID2-882 Profil: MIN
TET: 20:30 CET: 20:50 Å¹rÃ³dÅ¸o: proces Core Wersja: 1 Initial Intraday ATCs (FID2-882) â€”
poczÃ¸tkowe wartoÅ¸ci ATC dla intraday; wejÅ¸cie walidacji ATC. SkÅ¸adowa paczki.
Å¸cieÅ¼ka: proces Core / Kreator â†’ paczka PERUN â†’ MinIO ##### Initial Intraday
ATCs FID2-882 Kod: FID2-882 Profil: MIN TET: 20:30 CET: 20:50 Å¹rÃ³dÅ¸o: proces Core
Wersja: 1 Initial Intraday ATCs (FID2-882) â€” poczÃ¸tkowe wartoÅ¸ci ATC dla intraday;
wejÅ¸cie walidacji ATC. SkÅ¸adowa paczki. **Å¸cieÅ¼ka:** proces Core / Kreator â†’ paczka
PERUN â†’ MinIO ##### Initial Intraday ATCs FID2-882 Kod: FID2-882 Profil: MIN TET:
20:30 CET: 20:50 Å¹rÃ³dÅ¸o: proces Core Wersja: 1 Initial Intraday ATCs (FID2-882) â€”
poczÃ¸tkowe wartoÅ¸ci ATC dla intraday; wejÅ¸cie walidacji ATC. SkÅ¸adowa paczki.
Å¸cieÅ¼ka: proces Core / Kreator â†’ paczka PERUN â†’ MinIO ##### Final Intraday NTC
FID2-921 Kod: FID2-921 Profil: SFTP TET: 21:45 CET: 21:49 Å¹rÃ³dÅ¸o: proces Core Wersja:
1 Final Intraday NTC (FID2-921) â€” finalne wyniki NTC (Net Transfer Capacity) z procesu
IDCC; zdolnoÅ¸ci przesyÅ¸owe udostÃ¸pniane na rynek intraday (XBID). **Å¸cieÅ¼ka:**
proces Core / Kreator â†’ sFTP@pse.pl / ZP ##### ATC Based Validation FID2-928 Kod:
FID2-928 Profil: 2CCT TET: 21:40 CET: 22:05 Å¹rÃ³dÅ¸o: Core CC Tool Wersja: 1 ATC Based
Validation (FID2-928) â€” plik ZWROTNy: wynik walidacji ATC prowadzonej centralnie w
Core CC Tool (strumieÅ¸, odrÃ™bny od FBA). NIE jest wysyÅ¸any przez TSO; publikowany
CCCT â†’ TSO przez Connector 2.0. **Å¸cieÅ¼ka:** Paczka ATC (PERUN_IDx_ATC) â†’ Core
CC Tool (walidacja ATC) â†’ Connector 2.0 â†’ CCM ##### AGR Paczka ZIP ID2 PERUN_ID2
Kod: PERUN_ID2 Profil: 2MS TET: 20:40 CET: 21:05 Å¹rÃ³dÅ¸o: agregacja Wersja: 1 AGR
Paczka ZIP (PERUN_ID2) â€” zagregowana paczka wejÅ¸ciowa do Perun4V (proces FBA);
zawiera skÅ¸adowe: scalone GLSK, CGM, RefProg, poczÃ¸tkowÃ¸... domenÃ¸ FB, CB,
wierzchoÅ¸ki, RA. **Å¸cieÅ¼ka:** Agregacja skÅ¸adowych â†’ MinIO sFTP@pse.pl â†’
Perun4V ##### AGR Paczka ZIP_ATC ID2 do Perun PERUN_ID2_ATC Kod:
PERUN_ID2_ATC Profil: 2MS TET: 20:40 CET: 21:05 Å¹rÃ³dÅ¸o: agregacja Wersja: 1 AGR
Paczka ZIP_ATC (PERUN_ID2_ATC) â€” paczka wejÅ¸ciowa dla odrÃ™bnej Å¸cieÅ¼ki
walidacji domeny ATC. **Å¸cieÅ¼ka:** Agregacja skÅ¸adowych â†’ MinIO sFTP@pse.pl â†’
Perun4V ##### Raporty ID2 z Perun RAP_PERUN_ID2 Kod: RAP_PERUN_ID2 Profil: SFTP
TET: 21:30 CET: 21:33 Å¹rÃ³dÅ¸o: Perun4V Wersja: 1 Raporty z Perun (RAP_PERUN_ID2)
â€” raporty walidacyjne z procesu Perun4V (charakter informacyjny). **Å¸cieÅ¼ka:** Perun4V
â†’ kdm6@pse.pl MinIO ##### Raporty ID2 ATC z Perun RAP_PERUN_ID2_ATC Kod:
RAP_PERUN_ID2_ATC Profil: SFTP TET: 21:40 CET: 22:05 Å¹rÃ³dÅ¸o: Perun4V Wersja: 1
Raporty z Perun (RAP_PERUN_ID2_ATC) â€” raporty walidacyjne z procesu Perun4V
(charakter informacyjny). **Å¸cieÅ¼ka:** Perun4V â†’ kdm6@pse.pl MinIO ##### Plik ze
Å¸rodkami zaradczymi z aplikacji KreatorDACF_CGMES XID_RA Kod: XID_RA Profil: MIN
TET: 20:40 CET: 21:05 Å¹rÃ³dÅ¸o: KreatorIDCF_CGMES Wersja: 3 Plik ze Å¸rodkami
zaradczymi (RA, XID_RA) â€” remedial actions wygenerowane w Kreatorze; publikowane
razem z GLSK/CBCORA i jako skÅ¸adowa paczki. **Å¸cieÅ¼ka:** proces Core / Kreator â†’
paczka PERUN â†’ MinIO ##### Plik ze Å¸rodkami zaradczymi z aplikacji
KreatorDACF_CGMES XID_RA Kod: XID_RA Profil: MIN TET: 20:40 CET: 21:05
Å¹rÃ³dÅ¸o: KreatorIDCF_CGMES Wersja: 3 Plik ze Å¸rodkami zaradczymi (RA, XID_RA) â€”
remedial actions wygenerowane w Kreatorze; publikowane razem z GLSK/CBCORA i jako
skÅ¸adowa paczki. **Å¸cieÅ¼ka:** proces Core / Kreator â†’ paczka PERUN â†’ MinIO #####
IDCC(c) â€” 40 plikÃ³w ##### GLSK FID3C-607 Kod: FID3C-607 Profil: 2CCT TET: 00:00
CET: 00:56 Å¹rÃ³dÅ¸o: KreatorDACF&2DAF_CGMES Wersja: 3 GLSK (Generation and Load
Shift Keys, FID3C-607) â€” klucze rozdziaÅ¸u zmian generacji/obciÃ¸...Å¼enia dla strefy PL;

dane wejściowe Initial TSO receiving. **Źródło: ** KreatorDACF&2DAF_CGMES â†’
 Connector 2.0 â†’ Core CC Tool â†’ MinIO ##### Merged Generation and Load Shift Keys
 (GLSK) FID3C-610 Kod: FID3C-610 Profil: MIN TET: 02:40 CET: 03:30 Źródło: proces
 Core Wersja: 1 Merged GLSK (FID3C-610) â†’ scalone GLSK wszystkich TSO regionu Core.
 Skądowa paczki PERUN. **Źródło: ** proces Core / Kreator â†’ paczka PERUN â†’
 MinIO ##### Merged Generation and Load Shift Keys (GLSK) FID3C-610 Kod: FID3C-610
 Profil: MIN TET: 02:40 CET: 03:30 Źródło: proces Core Wersja: 1 Merged GLSK
 (FID3C-610) â†’ scalone GLSK wszystkich TSO regionu Core. Skądowa paczki PERUN.
 **Źródło: ** proces Core / Kreator â†’ paczka PERUN â†’ MinIO ##### CBCORA
 FID3C-617 Kod: FID3C-617 Profil: 2CCT TET: 00:00 CET: 00:56 Źródło:
 KreatorDACF&2DAF_CGMES Wersja: 3 CBCORA (Critical Branches & Critical Outages with
 Remedial Actions, FID3C-617) â†’ lista krytycznych elementów w sieci (CNEC) PSE wraz z
 wyłączeniami; dane wejściowe TSO. **Źródło: ** KreatorDACF&2DAF_CGMES
 â†’ Connector 2.0 â†’ Core CC Tool â†’ MinIO ##### Merged DACF/IDCF Common Grid
 Model (CGM) FID3C-620 Kod: FID3C-620 Profil: MIN TET: 02:40 CET: 03:30 Źródło:
 proces Core / Kreator Wersja: 4 Merged DACF/IDCF Common Grid Model (CGM, FID3C-620)
 â†’ scalony wspólny model sieci zbudowany z modeli indywidualnych (IGM) TSO. Skądowa
 paczki PERUN. **Źródło: ** proces Core / Kreator â†’ paczka PERUN â†’ MinIO #####
 Merged DACF/IDCF Common Grid Model (CGM) FID3C-620 Kod: FID3C-620 Profil: MIN
 TET: 02:40 CET: 03:30 Źródło: proces Core / Kreator Wersja: 4 Merged DACF/IDCF
 Common Grid Model (CGM, FID3C-620) â†’ scalony wspólny model sieci zbudowany z
 modeli indywidualnych (IGM) TSO. Skądowa paczki PERUN. **Źródło: ** proces Core /
 Kreator â†’ paczka PERUN â†’ MinIO ##### Reference Program (RefProg) FID3C-632 Kod:
 FID3C-632 Profil: MIN TET: 02:40 CET: 03:30 Źródło: proces Core Wersja: 3 Reference
 Program (RefProg, FID3C-632) â†’ program referencyjny: planowane salda wymiany
 międzyobszarowej. Skądowa paczki PERUN. **Źródło: ** proces Core / Kreator â†’
 paczka PERUN â†’ MinIO ##### Reference Program (RefProg) FID3C-632 Kod: FID3C-632
 Profil: MIN TET: 02:40 CET: 03:30 Źródło: proces Core Wersja: 3 Reference Program
 (RefProg, FID3C-632) â†’ program referencyjny: planowane salda wymiany
 międzyobszarowej. Skądowa paczki PERUN. **Źródło: ** proces Core / Kreator â†’
 paczka PERUN â†’ MinIO ##### Reference Program (RefProg) FID3C-632 Kod: FID3C-632
 Profil: MIN TET: 02:40 CET: 03:30 Źródło: proces Core Wersja: 3 Reference Program
 (RefProg, FID3C-632) â†’ program referencyjny: planowane salda wymiany
 międzyobszarowej. Skądowa paczki PERUN. **Źródło: ** proces Core / Kreator â†’
 paczka PERUN â†’ MinIO ##### Reference Program (RefProg) FID3C-632 Kod: FID3C-632
 Profil: MIN TET: 02:40 CET: 03:30 Źródło: proces Core Wersja: 3 Reference Program
 (RefProg, FID3C-632) â†’ program referencyjny: planowane salda wymiany
 międzyobszarowej. Skądowa paczki PERUN. **Źródło: ** proces Core / Kreator â†’
 paczka PERUN â†’ MinIO ##### Initial FB Domain (Virgin RefProg Bal) FID3C-645 Kod:
 FID3C-645 Profil: MIN TET: 03:00 CET: 03:30 Źródło: Perun4V / proces Core Wersja: 1
 Initial FB Domain (Virgin / RefProg Bal, FID3C-645) â†’ początkowa domena Flow-Based.
 Skądowa paczki PERUN. **Źródło: ** proces Core / Kreator â†’ paczka PERUN â†’
 MinIO ##### Initial FB Domain (Virgin RefProg Bal) FID3C-645 Kod: FID3C-645 Profil: MIN
 TET: 03:00 CET: 03:30 Źródło: Perun4V / proces Core Wersja: 1 Initial FB Domain (Virgin /
 RefProg Bal, FID3C-645) â†’ początkowa domena Flow-Based. Skądowa paczki PERUN.
 **Źródło: ** proces Core / Kreator â†’ paczka PERUN â†’ MinIO ##### Initial FB Domain
 (RefProg Bal) FID3C-645 Kod: FID3C-645 Profil: MIN TET: 03:00 CET: 03:30 Źródło:
 Perun4V / proces Core Wersja: 1 Initial FB Domain (Virgin / RefProg Bal, FID3C-645) â†’
 początkowa domena Flow-Based. Skądowa paczki PERUN. **Źródło: ** proces Core /
 Kreator â†’ paczka PERUN â†’ MinIO ##### Initial FB Domain (Virgin RefProg Bal)
 FID3C-645 Kod: FID3C-645 Profil: MIN TET: 03:00 CET: 03:30 Źródło: Perun4V / proces
 Core Wersja: 1 Initial FB Domain (Virgin / RefProg Bal, FID3C-645) â†’ początkowa domena
 Flow-Based. Skądowa paczki PERUN. **Źródło: ** proces Core / Kreator â†’ paczka
 PERUN â†’ MinIO ##### Initial FB Domain (Virgin RefProg Bal) FID3C-645 Kod: FID3C-645

Profil: MIN TET: 03:00 CET: 03:30 Å¹rÅ³dÅ^o: Perun4V / proces Core Wersja: 1 Initial FB Domain (Virgin / RefProg Bal, FID3C-645) â€” poczÅ...tkowa domena Flow-Based. SkÅ^o,adowa paczki PERUN. **Å^oskieÅ¹/₄ka:** proces Core / Kreator â†’ paczka PERUN â†’ MinIO ##### Real Generation and Load Shift Keys (GLSK) FID3C-657 Kod: FID3C-657 Profil: MIN TET: 03:00 CET: 03:30 Å¹rÅ³dÅ^o: Kreator Wersja: 1 Real GLSK (FID3C-657) â€” rzeczywiste klucze GLSK (po dostosowaniu do bieÅ¹/₄Å...cego stanu). SkÅ^o,adowa paczki PERUN. **Å^oskieÅ¹/₄ka:** proces Core / Kreator â†’ paczka PERUN â†’ MinIO ##### Real Generation and Load Shift Keys (GLSK) FID3C-657 Kod: FID3C-657 Profil: MIN TET: 03:00 CET: 03:30 Å¹rÅ³dÅ^o: Kreator Wersja: 1 Real GLSK (FID3C-657) â€” rzeczywiste klucze GLSK (po dostosowaniu do bieÅ¹/₄Å...cego stanu). SkÅ^o,adowa paczki PERUN. **Å^oskieÅ¹/₄ka:** proces Core / Kreator â†’ paczka PERUN â†’ MinIO ##### CGM Data Quality Check FID3C-659 Kod: FID3C-659 Profil: MIN TET: 03:00 CET: 03:30 Å¹rÅ³dÅ^o: proces Core Wersja: 1 CGM Data Quality Check (FID3C-659) â€” raport kontroli jakoÅ^oci danych scalonego modelu CGM. SkÅ^o,adowa paczki PERUN. **Å^oskieÅ¹/₄ka:** proces Core / Kreator â†’ paczka PERUN â†’ MinIO ##### CGM Data Quality Check FID3C-659 Kod: FID3C-659 Profil: MIN TET: 03:00 CET: 03:30 Å¹rÅ³dÅ^o: proces Core Wersja: 1 CGM Data Quality Check (FID3C-659) â€” raport kontroli jakoÅ^oci danych scalonego modelu CGM. SkÅ^o,adowa paczki PERUN. **Å^oskieÅ¹/₄ka:** proces Core / Kreator â†’ paczka PERUN â†’ MinIO ##### Individual Filtered Critical Branches (CB) FID3C-665 Kod: FID3C-665 Profil: MIN TET: 03:00 CET: 03:30 Å¹rÅ³dÅ^o: Kreator Wersja: 1 Individual Filtered Critical Branches (CB, FID3C-665) â€” indywidualne, przefiltrowane gaÅ^o,ÅTMzie krytyczne PSE. SkÅ^o,adowa paczki PERUN. **Å^oskieÅ¹/₄ka:** proces Core / Kreator â†’ paczka PERUN â†’ MinIO ##### Individual Filtered Critical Branches (CB) FID3C-665 Kod: FID3C-665 Profil: MIN TET: 03:00 CET: 03:30 Å¹rÅ³dÅ^o: Kreator Wersja: 1 Individual Filtered Critical Branches (CB, FID3C-665) â€” indywidualne, przefiltrowane gaÅ^o,ÅTMzie krytyczne PSE. SkÅ^o,adowa paczki PERUN. **Å^oskieÅ¹/₄ka:** proces Core / Kreator â†’ paczka PERUN â†’ MinIO ##### Vertices of Initial FB Domain FID3C-701 Kod: FID3C-701 Profil: MIN TET: 03:00 CET: 03:30 Å¹rÅ³dÅ^o: Perun4V Wersja: 1 Vertices of Initial FB Domain (FID3C-701) â€” wierzchoÅ^o,ki poczÅ...tkowej domeny Flow-Based. SkÅ^o,adowa paczki PERUN. **Å^oskieÅ¹/₄ka:** proces Core / Kreator â†’ paczka PERUN â†’ MinIO ##### Vertices of Initial FB Domain/CB Validation file ATC FID3C-701_ATC Kod: FID3C-701_ATC Profil: MIN TET: 03:00 CET: 03:30 Å¹rÅ³dÅ^o: Perun4V Wersja: 1 Vertices / CB Validation file ATC (FID3C-701_ATC) â€” wierzchoÅ^o,ki domeny / plik walidacji CB dla Å^ocieÅ¹/₄ki ATC. SkÅ^o,adowa paczki ATC. **Å^oskieÅ¹/₄ka:** proces Core / Kreator â†’ paczka PERUN â†’ MinIO ##### Vertices of Initial FB Domain/CB Validation file ATC FID3C-701_ATC Kod: FID3C-701_ATC Profil: MIN TET: 03:00 CET: 03:30 Å¹rÅ³dÅ^o: Perun4V Wersja: 1 Vertices / CB Validation file ATC (FID3C-701_ATC) â€” wierzchoÅ^o,ki domeny / plik walidacji CB dla Å^ocieÅ¹/₄ki ATC. SkÅ^o,adowa paczki ATC. **Å^oskieÅ¹/₄ka:** proces Core / Kreator â†’ paczka PERUN â†’ MinIO ##### IVA FID3C-710 Kod: FID3C-710 Profil: 3COL TET: 04:00 CET: 04:36 Å¹rÅ³dÅ^o: Perun4V Wersja: 1 IVA â€” Individual Validation Adjustment (FID3C-710) â€” wynik indywidualnej walidacji domeny Flow-Based (z Perun4V); korekta domeny po walidacji TSO. **Å^oskieÅ¹/₄ka:** Perun4V â†’ MinIO Connector 2.0 â†’ CCM ##### IVA Backup FID3C-710 Kod: FID3C-710 Profil: MIN TET: 04:00 CET: 04:36 Å¹rÅ³dÅ^o: CCA Wersja: 1 IVA Backup (FID3C-710) â€” backupowa wersja IVA generowana przez CCA (publikowana do cca/â€”out/), na wypadek braku/niezgodnoÅ^oci IVA podstawowego. **Å^oskieÅ¹/₄ka:** CCA â†’ MinIO â†’ CCM ##### IVA_ATC FID3C-710_ATC Kod: FID3C-710_ATC Profil: MIN TET: 03:10 CET: 03:50 Å¹rÅ³dÅ^o: Perun4V Wersja: 1 IVA_ATC (FID3C-710_ATC) â€” IVA dla odrÅTMnej Å^ocieÅ¹/₄ki walidacji domeny ATC. **Å^oskieÅ¹/₄ka:** Perun4V â†’ MinIO Connector 2.0 â†’ CCM ##### IVA_ATC FID3C-710_ATC Kod: FID3C-710_ATC Profil: MIN TET: 03:10 CET: 03:50 Å¹rÅ³dÅ^o: Perun4V Wersja: 1 IVA_ATC (FID3C-710_ATC) â€” IVA dla odrÅTMnej Å^ocieÅ¹/₄ki walidacji domeny ATC. **Å^oskieÅ¹/₄ka:** Perun4V â†’ MinIO Connector 2.0 â†’ CCM ##### AC FID3C-831 Kod: FID3C-831 Profil: 2CCT TET: 04:15 CET: 04:25 Å¹rÅ³dÅ^o: ZP Wersja: 3 AC (Allocation Constraints, FID3C-831) â€” plik z wartoÅ^ociami ograniczeÅ^o, alokacyjnych wyznaczonych przez PSE, publikowany do PuTo i do procesu Core. Format XML, MTU 15 min. **Å^oskieÅ¹/₄ka:** ZP â†’ Connector 2.0 â†’ Core CC Tool â†’ PuTo

+ MinIO ##### Initial Intraday ATCs FID3C-882 Kod: FID3C-882 Profil: MIN TET: 03:00 CET: 03:20 Å¹rÃ³dÅo: proces Core Wersja: 1 Initial Intraday ATCs (FID3C-882) â poczÅ...tkowe wartoÅci ATC dla intraday; wejÅcie walidacji ATC. SkÅadowa paczki. **ÅcieÅka:** proces Core / Kreator â paczka PERUN â MinIO ##### Initial Intraday ATCs FID3C-882 Kod: FID3C-882 Profil: MIN TET: 03:00 CET: 03:20 Å¹rÃ³dÅo: proces Core Wersja: 1 Initial Intraday ATCs (FID3C-882) â poczÅ...tkowe wartoÅci ATC dla intraday; wejÅcie walidacji ATC. SkÅadowa paczki. **ÅcieÅka:** proces Core / Kreator â paczka PERUN â MinIO ##### Initial Intraday ATCs FID3C-882 Kod: FID3C-882 Profil: MIN TET: 03:00 CET: 03:20 Å¹rÃ³dÅo: proces Core Wersja: 1 Initial Intraday ATCs (FID3C-882) â poczÅ...tkowe wartoÅci ATC dla intraday; wejÅcie walidacji ATC. SkÅadowa paczki. **ÅcieÅka:** proces Core / Kreator â paczka PERUN â MinIO ##### Final Intraday NTCs FID3C-921 Kod: FID3C-921 Profil: SFTP TET: 04:15 CET: 04:30 Å¹rÃ³dÅo: proces Core Wersja: 1 Final Intraday NTC (FID3C-921) â finalne wyniki NTC (Net Transfer Capacity) z procesu IDCC; zdolnoÅci przesyÅowe udostÅpniane na rynek intraday (XBID). **ÅcieÅka:** proces Core / Kreator â sFTP@pse.pl / ZP ##### ATC Based Validation FID3C-928 Kod: FID3C-928 Profil: 2CCT TET: 03:10 CET: 03:50 Å¹rÃ³dÅo: Core CC Tool Wersja: 1 ATC Based Validation (FID3C-928) â plik ZWROTNY: wynik walidacji ATC prowadzonej centralnie w Core CC Tool (strumieÅ, odrÅbny od FBA). NIE jest wysyÅany przez TSO; publikowany CCCt â TSO przez Connector 2.0. **ÅcieÅka:** Paczka ATC (PERUN_IDx_ATC) â Core CC Tool (walidacja ATC) â Connector 2.0 â CCM ##### AGR Paczka ZIP ID3C do Perun PERUN_ID3C Kod: PERUN_ID3C Profil: 2MS TET: 03:00 CET: 03:30 Å¹rÃ³dÅo: agregacja Wersja: 1 AGR Paczka ZIP (PERUN_ID3C) â zagregowana paczka wejÅciowa do Perun4V (proces FBA); zawiera skÅadowe: scalone GLSK, CGM, RefProg, poczÅ...tkowÅ... domenÅ FB, CB, wierzchoÅki, RA. **ÅcieÅka:** Agregacja skÅadowych â MinIO sFTP@pse.pl â Perun4V ##### AGR Paczka ZIP_ATC ID3C do Perun PERUN_ID3C_ATC Kod: PERUN_ID3C_ATC Profil: 2MS TET: 03:00 CET: 03:30 Å¹rÃ³dÅo: agregacja Wersja: 1 AGR Paczka ZIP_ATC (PERUN_ID3C_ATC) â paczka wejÅciowa dla odrÅbnej ÅcieÅki walidacji domeny ATC. **ÅcieÅka:** Agregacja skÅadowych â MinIO sFTP@pse.pl â Perun4V ##### Raporty ID3C z Perun RAP_PERUN_ID3C Kod: RAP_PERUN_ID3C Profil: SFTP TET: 03:20 CET: 03:50 Å¹rÃ³dÅo: Perun4V Wersja: 1 Raporty z Perun (RAP_PERUN_ID3C) â raporty walidacyjne z procesu Perun4V (charakter informacyjny). **ÅcieÅka:** Perun4V â kdm6@pse.pl MinIO ##### Raporty ID3C ATC z Perun RAP_PERUN_ID3C_ATC Kod: RAP_PERUN_ID3C_ATC Profil: SFTP TET: 03:20 CET: 03:50 Å¹rÃ³dÅo: Perun4V Wersja: 1 Raporty z Perun (RAP_PERUN_ID3C_ATC) â raporty walidacyjne z procesu Perun4V (charakter informacyjny). **ÅcieÅka:** Perun4V â kdm6@pse.pl MinIO ##### Plik ze Årodkami zaradczymi z aplikacji KreatorDACF_CGMES XID3C_RA Kod: XID3C_RA Profil: MIN TET: 03:00 CET: 03:30 Å¹rÃ³dÅo: KreatorIDCF_CGMES Wersja: 3 Plik ze Årodkami zaradczymi (RA, XID3C_RA) â remedial actions wygenerowane w Kreatorze; publikowane razem z GLSK/CBCORA i jako skÅadowa paczki. **ÅcieÅka:** proces Core / Kreator â paczka PERUN â MinIO ##### Plik ze Årodkami zaradczymi z aplikacji KreatorDACF_CGMES XID3C_RA Kod: XID3C_RA Profil: MIN TET: 03:00 CET: 03:30 Å¹rÃ³dÅo: KreatorIDCF_CGMES Wersja: 3 Plik ze Årodkami zaradczymi (RA, XID3C_RA) â remedial actions wygenerowane w Kreatorze; publikowane razem z GLSK/CBCORA i jako skÅadowa paczki. **ÅcieÅka:** proces Core / Kreator â paczka PERUN â MinIO ##### IDCC(d) â 40 plikÅw ##### GLSK FID3-607 Kod: FID3-607 Profil: 2CCT TET: 06:20 CET: 07:30 Å¹rÃ³dÅo: KreatorDACF&2DAF_CGMES Wersja: 3 GLSK (Generation and Load Shift Keys, FID3-607) â klucze rozdziaÅu zmian generacji/obciÅ...Åenia dla strefy PL; dane wejÅciowe Initial TSO receiving. **ÅcieÅka:** KreatorDACF&2DAF_CGMES â Connector 2.0 â Core CC Tool â MinIO ##### Merged Generation and Load Shift Keys (GLSK) FID3-610 Kod: FID3-610 Profil: MIN TET: 08:30 CET: 09:05 Å¹rÃ³dÅo: proces Core Wersja: 1 Merged GLSK (FID3-610) â scalone GLSK wszystkich TSO regionu Core. SkÅadowa paczki PERUN. **ÅcieÅka:** proces Core / Kreator â paczka PERUN â MinIO ##### Merged Generation and Load Shift Keys (GLSK) FID3-610 Kod: FID3-610 Profil: MIN TET: 08:30 CET: 09:05 Å¹rÃ³dÅo: proces

Core Wersja: 1 Merged GLSK (FID3-610) – scalone GLSK wszystkich TSO regionu Core. Skądowa paczki PERUN. **Źście¼ka:** proces Core / Kreator – paczka PERUN – MinIO ##### CBCORA FID3-617 Kod: FID3-617 Profil: 2CCT TET: 06:20 CET: 07:30
ŹrŹdŁo: KreatorDACF&2DAF_CGMES Wersja: 3 CBCORA (Critical Branches & Critical Outages with Remedial Actions, FID3-617) – lista krytycznych elementŹw sieci (CNEC) PSE wraz z wyŹsł...czeniami; dane wejŁciowe TSO. **Źście¼ka:**
KreatorDACF&2DAF_CGMES – Connector 2.0 – Core CC Tool – MinIO ##### Merged DACF/IDCF Common Grid Model (CGM) FID3-620 Kod: FID3-620 Profil: MIN TET: 08:30 CET: 09:05 ŹrŹdŁo: proces Core / Kreator Wersja: 4 Merged DACF/IDCF Common Grid Model (CGM, FID3-620) – scalony wspŹlny model sieci zbudowany z modeli indywidualnych (IGM) TSO. Skądowa paczki PERUN. **Źście¼ka:** proces Core / Kreator – paczka PERUN – MinIO ##### Merged DACF/IDCF Common Grid Model (CGM) FID3-620 Kod: FID3-620 Profil: MIN TET: 08:30 CET: 09:05 ŹrŹdŁo: proces Core / Kreator Wersja: 4 Merged DACF/IDCF Common Grid Model (CGM, FID3-620) – scalony wspŹlny model sieci zbudowany z modeli indywidualnych (IGM) TSO. Skądowa paczki PERUN.
Źście¼ka: proces Core / Kreator – paczka PERUN – MinIO ##### Reference Program (RefProg) FID3-632 Kod: FID3-632 Profil: MIN TET: 08:30 CET: 09:05 ŹrŹdŁo: proces Core Wersja: 3 Reference Program (RefProg, FID3-632) – program referencyjny: planowane salda wymiany miŹdzyobszarowej. Skądowa paczki PERUN. **Źście¼ka:** proces Core / Kreator – paczka PERUN – MinIO ##### Reference Program (RefProg) FID3-632 Kod: FID3-632 Profil: MIN TET: 08:30 CET: 09:05 ŹrŹdŁo: proces Core Wersja: 3 Reference Program (RefProg, FID3-632) – program referencyjny: planowane salda wymiany miŹdzyobszarowej. Skądowa paczki PERUN. **Źście¼ka:** proces Core / Kreator – paczka PERUN – MinIO ##### Reference Program (RefProg) FID3-632 Kod: FID3-632 Profil: MIN TET: 08:30 CET: 09:05 ŹrŹdŁo: proces Core Wersja: 3 Reference Program (RefProg, FID3-632) – program referencyjny: planowane salda wymiany miŹdzyobszarowej. Skądowa paczki PERUN. **Źście¼ka:** proces Core / Kreator – paczka PERUN – MinIO ##### Reference Program (RefProg) FID3-632 Kod: FID3-632 Profil: MIN TET: 08:30 CET: 09:05 ŹrŹdŁo: proces Core Wersja: 3 Reference Program (RefProg, FID3-632) – program referencyjny: planowane salda wymiany miŹdzyobszarowej. Skądowa paczki PERUN. **Źście¼ka:** proces Core / Kreator – paczka PERUN – MinIO ##### Initial FB Domain (RefProg Bal) FID3-645 Kod: FID3-645 Profil: MIN TET: 08:30 CET: 09:05 ŹrŹdŁo: Perun4V / proces Core Wersja: 1 Initial FB Domain (Virgin / RefProg Bal, FID3-645) – pocŹtkowa domena Flow-Based. Skądowa paczki PERUN. **Źście¼ka:** proces Core / Kreator – paczka PERUN – MinIO ##### Initial FB Domain (RefProg Bal) FID3-645 Kod: FID3-645 Profil: MIN TET: 08:30 CET: 09:05 ŹrŹdŁo: Perun4V / proces Core Wersja: 1 Initial FB Domain (Virgin / RefProg Bal, FID3-645) – pocŹtkowa domena Flow-Based. Skądowa paczki PERUN. **Źście¼ka:** proces Core / Kreator – paczka PERUN – MinIO ##### Initial FB Domain (RefProg Bal) FID3-645 Kod: FID3-645 Profil: MIN TET: 08:30 CET: 09:05 ŹrŹdŁo: Perun4V / proces Core Wersja: 1 Initial FB Domain (Virgin / RefProg Bal, FID3-645) – pocŹtkowa domena Flow-Based. Skądowa paczki PERUN. **Źście¼ka:** proces Core / Kreator – paczka PERUN – MinIO ##### Initial FB Domain (RefProg Bal) FID3-645 Kod: FID3-645 Profil: MIN TET: 08:30 CET: 09:05 ŹrŹdŁo: Perun4V / proces Core Wersja: 1 Initial FB Domain (Virgin / RefProg Bal, FID3-645) – pocŹtkowa domena Flow-Based. Skądowa paczki PERUN. **Źście¼ka:** proces Core / Kreator – paczka PERUN – MinIO ##### Real Generation and Load Shift Keys (GLSK) FID3-657 Kod: FID3-657 Profil: MIN TET: 08:30 CET: 09:05 ŹrŹdŁo: Kreator Wersja: 1 Real GLSK (FID3-657) – rzeczywiste klucze GLSK (po dostosowaniu do bieŁ...cego stanu). Skądowa paczki PERUN. **Źście¼ka:** proces Core / Kreator – paczka PERUN – MinIO ##### Real Generation and Load Shift Keys (GLSK) FID3-657 Kod: FID3-657 Profil:

MIN TET: 08:30 CET: 09:05 Å¹rÅ³dÅ, o: Kreator Wersja: 1 Real GLSK (FID3-657) â€”
 rzeczywiste klucze GLSK (po dostosowaniu do bieÅ¹/4...cego stanu). SkÅ¹,adowa paczki
 PERUN. **ÅšcieÅ¹/4ka:** proces Core / Kreator â†’ paczka PERUN â†’ MinIO ##### CGM
 Data Quality Check FID3-659 Kod: FID3-659 Profil: MIN TET: 08:30 CET: 09:05 Å¹rÅ³dÅ, o:
 proces Core Wersja: 1 CGM Data Quality Check (FID3-659) â€” raport kontroli jakoÅ¹ci danych
 scalonego modelu CGM. SkÅ¹,adowa paczki PERUN. **ÅšcieÅ¹/4ka:** proces Core / Kreator â†’
 paczka PERUN â†’ MinIO ##### CGM Data Quality Check FID3-659 Kod: FID3-659 Profil:
 MIN TET: 08:30 CET: 09:05 Å¹rÅ³dÅ, o: proces Core Wersja: 1 CGM Data Quality Check
 (FID3-659) â€” raport kontroli jakoÅ¹ci danych scalonego modelu CGM. SkÅ¹,adowa paczki
 PERUN. **ÅšcieÅ¹/4ka:** proces Core / Kreator â†’ paczka PERUN â†’ MinIO ##### Individual
 Filtered Critical Branches (CB) FID3-665 Kod: FID3-665 Profil: MIN TET: 08:30 CET: 09:05
 Å¹rÅ³dÅ, o: Kreator Wersja: 1 Individual Filtered Critical Branches (CB, FID3-665) â€”
 indywidualne, przefiltrowane gaÅ¹, Å¹TMzie krytyczne PSE. SkÅ¹,adowa paczki PERUN.
 ÅšcieÅ¹/4ka: proces Core / Kreator â†’ paczka PERUN â†’ MinIO ##### Individual Filtered
 Critical Branches (CB) FID3-665 Kod: FID3-665 Profil: MIN TET: 08:30 CET: 09:05
 Å¹rÅ³dÅ, o: Kreator Wersja: 1 Individual Filtered Critical Branches (CB, FID3-665) â€”
 indywidualne, przefiltrowane gaÅ¹, Å¹TMzie krytyczne PSE. SkÅ¹,adowa paczki PERUN.
 ÅšcieÅ¹/4ka: proces Core / Kreator â†’ paczka PERUN â†’ MinIO ##### Vertices of Initial
 FB Domain FID3-701 Kod: FID3-701 Profil: MIN TET: 08:30 CET: 09:05 Å¹rÅ³dÅ, o: Perun4V
 Wersja: 1 Vertices of Initial FB Domain (FID3-701) â€” wierzchoÅ¹, ki poczÅ¹...tkowej domeny
 Flow-Based. SkÅ¹,adowa paczki PERUN. **ÅšcieÅ¹/4ka:** proces Core / Kreator â†’ paczka
 PERUN â†’ MinIO ##### Vertices of Initial FB Domain/CB Validation file ATC FID3-701_ATC
 Kod: FID3-701_ATC Profil: MIN TET: 08:30 CET: 09:05 Å¹rÅ³dÅ, o: Perun4V Wersja: 1
 Vertices / CB Validation file ATC (FID3-701_ATC) â€” wierzchoÅ¹, ki domeny / plik walidacji
 CB dla Å¹cieÅ¹/4ki ATC. SkÅ¹,adowa paczki ATC. **ÅšcieÅ¹/4ka:** proces Core / Kreator â†’
 paczka PERUN â†’ MinIO ##### Vertices of Initial FB Domain/CB Validation file ATC
 FID3-701_ATC Kod: FID3-701_ATC Profil: MIN TET: 08:30 CET: 09:05 Å¹rÅ³dÅ, o: Perun4V
 Wersja: 1 Vertices / CB Validation file ATC (FID3-701_ATC) â€” wierzchoÅ¹, ki domeny / plik
 walidacji CB dla Å¹cieÅ¹/4ki ATC. SkÅ¹,adowa paczki ATC. **ÅšcieÅ¹/4ka:** proces Core /
 Kreator â†’ paczka PERUN â†’ MinIO ##### IVA FID3-710 Kod: FID3-710 Profil: 3COL TET:
 09:30 CET: 10:06 Å¹rÅ³dÅ, o: Perun4V Wersja: 1 IVA â€” Individual Validation Adjustment
 (FID3-710) â€” wynik indywidualnej walidacji domeny Flow-Based (z Perun4V); korekta
 domeny po walidacji TSO. **ÅšcieÅ¹/4ka:** Perun4V â†’ MinIO Connector 2.0 â†’ CCM #####
 IVA Backup FID3-710 Kod: FID3-710 Profil: MIN TET: 09:30 CET: 10:06 Å¹rÅ³dÅ, o: CCA
 Wersja: 1 IVA Backup (FID3-710) â€” backupowa wersja IVA generowana przez CCA
 (publikowana do cca/â€|out/), na wypadek braku/niezgodnoÅ¹ci IVA podstawowego.
 ÅšcieÅ¹/4ka: CCA â†’ MinIO â†’ CCM ##### IVA_ATC FID3-710_ATC Kod:
 FID3-710_ATC Profil: MIN TET: 08:45 CET: 09:20 Å¹rÅ³dÅ, o: Perun4V Wersja: 1 IVA_ATC
 (FID3-710_ATC) â€” IVA dla odrÅ¹TMbnej Å¹cieÅ¹/4ki walidacji domeny ATC. **ÅšcieÅ¹/4ka:**
 Perun4V â†’ MinIO Connector 2.0 â†’ CCM ##### IVA_ATC FID3-710_ATC Kod:
 FID3-710_ATC Profil: MIN TET: 08:45 CET: 09:20 Å¹rÅ³dÅ, o: Perun4V Wersja: 1 IVA_ATC
 (FID3-710_ATC) â€” IVA dla odrÅ¹TMbnej Å¹cieÅ¹/4ki walidacji domeny ATC. **ÅšcieÅ¹/4ka:**
 Perun4V â†’ MinIO Connector 2.0 â†’ CCM ##### AC FID3-831 Kod: FID3-831 Profil: 2CCT
 TET: 08:40 CET: 09:25 Å¹rÅ³dÅ, o: ZP Wersja: 4 AC (Allocation Constraints, FID3-831) â€”
 plik z wartoÅ¹ciami ograniczeÅ¹, alokacyjnych wyznaczonych przez PSE, publikowany do PuTo
 i do procesu Core. Format XML, MTU 15 min. **ÅšcieÅ¹/4ka:** ZP â†’ Connector 2.0 â†’ Core
 CC Tool â†’ PuTo + MinIO ##### Initial Intraday ATCs FID3-882 Kod: FID3-882 Profil: MIN
 TET: 08:30 CET: 08:50 Å¹rÅ³dÅ, o: proces Core Wersja: 1 Initial Intraday ATCs (FID3-882) â€”
 poczÅ¹...tkowe wartoÅ¹ci ATC dla intraday; wejÅ¹cie walidacji ATC. SkÅ¹,adowa paczki.
 ÅšcieÅ¹/4ka: proces Core / Kreator â†’ paczka PERUN â†’ MinIO ##### Initial Intraday
 ATCs FID3-882 Kod: FID3-882 Profil: MIN TET: 08:30 CET: 08:50 Å¹rÅ³dÅ, o: proces Core
 Wersja: 1 Initial Intraday ATCs (FID3-882) â€” poczÅ¹...tkowe wartoÅ¹ci ATC dla intraday;
 wejÅ¹cie walidacji ATC. SkÅ¹,adowa paczki. **ÅšcieÅ¹/4ka:** proces Core / Kreator â†’ paczka
 PERUN â†’ MinIO ##### Initial Intraday ATCs FID3-882 Kod: FID3-882 Profil: MIN TET:

08:30 CET: 08:50 ÅrÅ³dÅ,o: proces Core Wersja: 1 Initial Intraday ATCs (FID3-882) â€” poczÅ...tkowe wartoÅci ATC dla intraday; wejÅcie walidacji ATC. SkÅ,adowa paczki. **ÅšcieÅ¼ka:** proces Core / Kreator â†’ paczka PERUN â†’ MinIO ##### Final Intraday NTC FID3-921 Kod: FID3-921 Profil: SFTP TET: 09:20 CET: 09:45 ÅrÅ³dÅ,o: proces Core Wersja: 1 Final Intraday NTC (FID3-921) â€” finalne wyniki NTC (Net Transfer Capacity) z procesu IDCC; zdolnoÅci przesyÅ,owe udostÄ™pniane na rynek intraday (XBID). **ÅšcieÅ¼ka:** proces Core / Kreator â†’ sFTP@pse.pl / ZP ##### ATC Based Validation FID3-928 Kod: FID3-928 Profil: 2CCT TET: 08:45 CET: 09:20 ÅrÅ³dÅ,o: Core CC Tool Wersja: 1 ATC Based Validation (FID3-928) â€” plik ZWROTNy: wynik walidacji ATC prowadzonej centralnie w Core CC Tool (strumieÅ,, odrÄ™bny od FBA). NIE jest wysyÅ,any przez TSO; publikowany CCT â†’ TSO przez Connector 2.0. **ÅšcieÅ¼ka:** Paczka ATC (PERUN_IDx_ATC) â†’ Core CC Tool (walidacja ATC) â†’ Connector 2.0 â†’ CCM ##### AGR Paczka ZIP ID3 do Perun PERUN_ID3 Kod: PERUN_ID3 Profil: 2MS TET: 08:30 CET: 09:05 ÅrÅ³dÅ,o: agregacja Wersja: 1 AGR Paczka ZIP (PERUN_ID3) â€” zagregowana paczka wejÅciowa do Perun4V (proces FBA); zawiera skÅ,adowe: scalone GLSK, CGM, RefProg, poczÅ...tkowÅ... domenÄ™ FB, CB, wierzchoÅ,ki, RA. **ÅšcieÅ¼ka:** Agregacja skÅ,adowych â†’ MinIO sFTP@pse.pl â†’ Perun4V ##### AGR Paczka ZIP_ATC ID3 do Perun PERUN_ID3_ATC Kod: PERUN_ID3_ATC Profil: 2MS TET: 08:30 CET: 09:05 ÅrÅ³dÅ,o: agregacja Wersja: 1 AGR Paczka ZIP_ATC (PERUN_ID3_ATC) â€” paczka wejÅciowa dla odrÄ™bnej ÅcieÅ¼ki walidacji domeny ATC. **ÅšcieÅ¼ka:** Agregacja skÅ,adowych â†’ MinIO sFTP@pse.pl â†’ Perun4V ##### Raporty ID3 z Perun RAP_PERUN_ID3 Kod: RAP_PERUN_ID3 Profil: SFTP TET: 08:50 CET: 09:20 ÅrÅ³dÅ,o: Perun4V Wersja: 1 Raporty z Perun (RAP_PERUN_ID3) â€” raporty walidacyjne z procesu Perun4V (charakter informacyjny). **ÅšcieÅ¼ka:** Perun4V â†’ kdm6@pse.pl MinIO ##### Raporty ID3 ATC z Perun RAP_PERUN_ID3_ATC Kod: RAP_PERUN_ID3_ATC Profil: SFTP TET: 08:50 CET: 09:20 ÅrÅ³dÅ,o: Perun4V Wersja: 1 Raporty z Perun (RAP_PERUN_ID3_ATC) â€” raporty walidacyjne z procesu Perun4V (charakter informacyjny). **ÅšcieÅ¼ka:** Perun4V â†’ kdm6@pse.pl MinIO ##### Plik ze Årodkami zaradczymi z aplikacji KreatorDACF_CGMES XID3_RA Kod: XID3_RA Profil: MIN TET: 08:30 CET: 09:05 ÅrÅ³dÅ,o: KreatorIDCF_CGMES Wersja: 3 Plik ze Årodkami zaradczymi (RA, XID3_RA) â€” remedial actions wygenerowane w Kreatorze; publikowane razem z GLSK/CBCORA i jako skÅ,adowa paczki. **ÅšcieÅ¼ka:** proces Core / Kreator â†’ paczka PERUN â†’ MinIO ##### Plik ze Årodkami zaradczymi z aplikacji KreatorDACF_CGMES XID3_RA Kod: XID3_RA Profil: MIN TET: 08:30 CET: 09:05 ÅrÅ³dÅ,o: KreatorIDCF_CGMES Wersja: 3 Plik ze Årodkami zaradczymi (RA, XID3_RA) â€” remedial actions wygenerowane w Kreatorze; publikowane razem z GLSK/CBCORA i jako skÅ,adowa paczki. **ÅšcieÅ¼ka:** proces Core / Kreator â†’ paczka PERUN â†’ MinIO ##### IDA3 â€” 1 plikÅ³w ##### AC FID2-831 Kod: FID2-831 Profil: 2CCT TET: 09:45 CET: 09:55 ÅrÅ³dÅ,o: ZP Wersja: 3 AC (Allocation Constraints, FID2-831) â€” plik z wartoÅciami ograniczeÅ,, alokacyjnych wyznaczonych przez PSE, publikowany do PuTo i do procesu Core. Format XML, MTU 15 min. **ÅšcieÅ¼ka:** ZP â†’ Connector 2.0 â†’ Core CC Tool â†’ PuTo + MinIO ### 5CzynnoÅci w CCM (C.1â€”C.5) **SkrÅ³t / powiÅ...zane** â–, legenda â–, procedury awaryjne Pulpit dyspozytorski CCM (`ccm.spsm.pse.pl`) â€” gÅ,Å³wne miejsce monitorowania statusÅ³w wszystkich plikÅ³w IDCC i rÄ™cznej interwencji. **Otwarcie wÅ,aÅciowego pulpitu i wybÅ³r doby** Zaloguj siÄ™ do CCM. Wybierz pulpit â€”IDCC FB Pulpit dyspozytorskiâ€” lub â€”IDCC (do 3C) z ATC i SFTPâ€”. Z kalendarza ustaw dobÄ™ monitorowanÅ.... Ustaw tryb odÅwieÅ¼ania (ultraszybki 10 s / szybki 30 s / wolny 5 min). Lista dostÄ™pnych pulpituÅ³w dyspozytorskich w CCM â€” wybÅ³r pulpitu DACC FB lub IDCC. WybÅ³r doby handlowej z kalendarza (przykÅ,ad: 9 wrzeÅnia 2025). WybÅ³r trybu automatycznego odÅwieÅ¼ania pulpitu (10 s / 30 s / 5 min). **Identyfikacja wiersza, kolumny i kafelka** Odszukaj wiersz pliku (FIDx-â€”) i kolumnÄ™ kanaÅ,u (CCTool wysÅ,. / CCTool zwalid. / MinIO / sFTP/ZP). Kolor i znacznik kafelka = aktualny status (patrz legenda). Pulpit 'IDCC (do 3C) z ATC i SFTP' z trzema kartami przeglÄ™dki i kafelkami statusÅ³w plikÅ³w FIDx. **WyÅwietlenie informacji o pliku** PPM na kafelku â†’ â€”Informacjeâ€”. Popup pokazuje opis pliku, ÅcieÅ¼kÄ™, TET/CET, kod ACK i ewentualny bÅ,Ä...d walidacji. Menu

kontekstowe PPM: status rÄ™czny, informacje, pobierz, wyÅlij Popup Informacje FID2-665 - bÄ™...d: za maÅy rozmiar pliku **WysÅanie pliku przed Critical End Time** PPM na kafelku â†' â€žWyÅlijâ€ (lub â€žWyÅlij do CCToolâ€). WskaÅ¼ plik, potwierdÅ°. Obserwuj postÄ™p do komunikatu â€žPlik wysÅanyâ€. Okno wysyÅania pliku FID2-657 (puste) Okno wysyÅania z wybranym plikiem FID2-657 Plik FID2-657 wysÅany pomyÅlnie **WysÅanie pliku po Critical End Time / status rÄ™czny** Po CET uÅ¼yj â€žWyÅlij po CETâ€. Status rÄ™czny: PPM â†' â€žStatus rÄ™cznyâ€ â†' wybÅr (Nowa wersja / Tylko zmiana statusu); cofniÄ™cie przez â€žPrzywrÅ³ poprzedni statusâ€. Popup statusu rÄ™cznego - wariant Nowa wersja Popup statusu rÄ™cznego - wariant Tylko zmiana statusu Popup przywrÅ³cenia poprzedniego statusu **NajczÄ™stsze bÄ™dÄ™y walidacji:** â€žZa maÅy rozmiar pliku!â€ (rozmiar poniÅ¼ej progu MinIO), kod 39 (zÄ™y FID w nazwie), kod 40 (zÄ™a data w nazwie), blokada wersji backup (â€žwersja musi byÄ™ wyÅ¼sza od docelowejâ€). ### 6Walidacja domeny FBA â€” tryb normalny (NOR) **SkrÅ³t / powiÄ™... zane** â–, tryb backup â–, Perun4V Tryb normalny Day-Ahead: schemat decyzyjny walidacji domeny DA/LTA, obliczenia w Perun4V, raporty CNEC i redukcji LTA. ### 7Walidacja domeny FBA â€” tryb backup (BUP) **SkrÅ³t / powiÄ™...zane** â–, tryb normalny â–, P01â€P06 Tryb backup Day-Ahead: generowanie wierzchoÅkÅ³w w zapasowym narzÄ™dziem CCA (F320), paczki ZIP_CCA/ZIP_LTA, estymacja rezerwy w Perun, redukcja IVA, import RLTA do ZP. ### 8GLSK (FIDx-607) â€” katalog stanÅ³w **SkrÅ³t / powiÄ™...zane** â–, legenda â–, publikacja GLSK Plik GLSK (Generation Load Shift Keys, FIDx-607) â€” 32 udokumentowane stany kafelka (para lewyÅ—prawy kanaÅ.), sukces, przetwarzanie, oczekiwanie, bÄ™dÄ™y oraz wysyÅka rÄ™czna. ### 9Kreator IDCF â€” publikacja RA / GLSK / CBCORA **SkrÅ³t / powiÄ™...zane** â–, weryfikacja w CCM â–, GLSK KreatorIDCF_CGMES â€” publikacja Å³rodkÅ³w zaradczych RA oraz plikÅ³w GLSK/CBCORA przez Connector â†' MinIO, z weryfikacjÄ™ w CCM. 1. Panel IDCF: GLSK / CBCORA / RA + â€žPublikuj Connectorâ€ 2. WybÅr plikÅ³w GLSK (.uct) 3. WybÅr plikÅ³w CBCORA (.epc) 4. Okno â€žPliki do publikacjiâ€ â€” wersje 5. PostÄ™p: wysyÅka na MinIO + pakowanie ZIP 6. LOG: â€žPublikacja zakoÅczonaâ€ 7. Monitor: statusy zadaÅ., (OK / BÄ™dÄ™y,D) 8. Weryfikacja w pulpicie CCM (IDCC FB) ### 10AC w ZP (FIDx-831) **SkrÅ³t / powiÄ™...zane** â–, plik FID2-831 â–, ZP Plik AC (Allocation Constraints, FIDx-831) â€” rÄ™czna obsÅuga w aplikacji ZP: tabela ograniczeÅ., NTC/ATC, wersjonowanie, zatwierdzanie. Dokument AC FID2-831 w ZP â€” tabela NTC (EXP 800 / IMP 700), wersja zatwierdzona ZP â€” bilansowe ograniczenia alokacji (intraday): tabela ATC/AAC i panel dokumentÅ³w ### 11Procedury P01â€P06 **SkrÅ³t / powiÄ™...zane** â–, ryzyka â–, CCM PeÅne procedury reagujÄ™ce na ryzyka oraz procedury narzÄ™dziowe krok po kroku. 4. Procedury 4.A. Procedury reagujÄ™ce na ryzyka (P01â€P06) PeÅne opisy: Karta_ryzyk_IDCC.md. SkrÅ³t poniÅ¼ej. â€” w odpowiedzi na , , , . Procedura: . â€” w odpowiedzi na , . Dotyczy FIDx-831. Procedura: . â€” w odpowiedzi na . Procedura: . â€” w odpowiedzi na , . Procedura: . â€” dla skÅadowych paczki (FIDx-610 Merged GLSK â‰‰ FIDx-607 raw GLSK). â€” przy kaÅ³dym rÄ™cznym dziaÅaniu. Pola: data, iteracja, FID, stan przed/po, procedura, ryzyko, wersja, zgÅoszenie, uwagi. 4.B. Procedury narzÄ™dziowe (krok po kroku) Logowanie i nawigacja w CCM OtwÅ³rz przeglÄ™darkÄ™ â†' https://ccm.spsm.pse.pl Zaloguj (na Å³rodowisku produkcyjnym proces automatyczny dla stanowiska dyspozytorskiego) Lista pulpituÅ³w â†' kliknij ikonÄ™ oka ðŸ“š obok wybranego pulpitu Wybierz dobÄ™ biznesowÄ™... (strzaÅki â†' â†') lub kliknij kalendarz ðŸ“š... Tryby odÅwieÅ¼ania: ultraszybki (10s) / szybki (30s) / wolny (5 min, domyÅlny) najedÅ na wiersz â†' â†' wskaÅ¼ plik z dysku â†' potwierdÅ â†' kafelek â†' â†' po ACK najedÅ â†' â†' wskaÅ¼ plik â†' potwierdÅ PPM na wierszu â†' â†' wybierz 'R' â†' zatwierdÅ LPM na kolumnie statusu â†' menu â†' â†' rozmiar, lokalizacja MinIO, data dostarczenia Logowanie i nawigacja w Core CC Tool ðŸ“š – BUP DA Ryzyko 2 (str. 17), Rys. 11â€13 OtwÅ³rz przeglÄ™darkÄ™ â†' URL CCCt (wewn.) Zaloguj danymi dyspozytorskimi Selektor procesu (obok niebieskiego pola u gÅ³ry) â†' wybierz ID1 / ID2 / ID3C / ID3 (zamiast domyÅlnego DA) Na niebieskim tle â†' wybierz Business Day Process Instance (lewe menu) â†' wybierz dla daty (lub wyczyÅ filtry) Message Viewer â†' pole Message Definition â†' wpisz np. FID1-831 â†' Apply SprawdÅ kolumnÄ™ Status: Processed / Rejected / brak wpisu

Pobranie pliku: strzałka w dół, po prawej stronie wiersza Manual Upload: przycisk Manual Upload → wskaźnik plik z dysku → Upload file → odwołanie → Message Viewer

Logowanie i nawigacja w MinIO – BUP DA Ryzyko 3 (str. 22) Otwórz przeglądarkę...dark™ → <https://minio-gui.pse.pl> Zaloguj danymi dyspozytorskimi Lewy panel → Buckets → wybierz bucket (perun, cca, mam) Nawiguj do podfolderu (np. cca/ID_FBCC/in/yyyymmdd/) Pobierz plik: ikona Download po prawej stronie wiersza pliku Alternatywnie (z poziomu CCM): kafelek MinIO → LPM → Pobierz → wskaźnik katalog lokalny Logowanie i nawigacja w ZP – AC manuall ZP.docx Otwórz aplikację™ ZP (zdolności przesyłowe) → desktop Zaloguj danymi dyspozytorskimi Główny okno → zakładka bilans AC Główna czarna lista dokumentów → wybierz FID1-831 (lub odpowiedni FIDx-831 dla iteracji) Pobranie pliku: kliknij Pobierz XML → plik zapisany lokalnie Generowanie nowej wersji (gdy brak): - Wróć do okna bilans AC - Wybierz wersję™ - Kliknij niebieski przycisk Nowa wersja - Po wygenerowaniu wróć do kroku 5 (Pobierz XML) Logowanie i nawigacja w Perun4V – BUP DA Ryzyko 1 (str. 9), NOR DA §2.3.2.2 Otwórz przeglądarkę...dark™ → <https://lccv.tscnet.eu> Kliknij Local Login Wpisz Username i Password → zaznacz Read and accept the TSCNET Policy → Login Główny okno → lista obliczeń, per data Sprawdź dostarczenie...cego (typowo sFTP@pse.pl) Sprawdź status obliczeń: Calculating / Successful / ERR-I / Process failed Wczytanie paczki: sekcja Select timestamp date → wybierz BD → przeciągnij plik ZIP na pole (lub kliknij i wybierz z dysku) Uruchomienie obliczeń: kliknij przycisk uruchamiania Status → Details → szczegóły per godzina, kolumna [Result] Pobranie wyniku (F310/IVA): po zakończeniu obliczeń, kliknij download ## 4. Procedury ### 4.A. Procedury reagujące na ryzyka (P01–P06) **P01 → GUI CCCT Manual Upload → w odpowiedzi na U03, U09, U10, U11. Procedura: 4.B Logowanie i nawigacja w CCCT. **P02 → Pobranie z ZP → GUI CCCT → w odpowiedzi na U03, U06. Dotyczy FIDx-831. Procedura: 4.B Logowanie i nawigacja w ZP. **P03 → Ręczne uruchomienie obliczeń, w Perun4V → w odpowiedzi na U14. Procedura: 4.B Logowanie i nawigacja w Perun4V. **P04 → Pobranie z MinIO → CCM Wyślij → w odpowiedzi na U08, U09. Procedura: 4.B Logowanie i nawigacja w MinIO. **P05 → Pobranie z CCCT Message Viewer → CCM Wyślij → dla składowych paczki (FIDx-610 Merged GLSK → FIDx-607 raw GLSK). **P06 → Wpis w karcie A.4 → przy każdym ręcznym działaniu. Pola: data, iteracja, FID, stan przed/po, procedura, ryzyko, wersja, zgłoszenie, uwagi. ### 4.B. Procedury narzędziowe (krok po kroku) ##### Logowanie i nawigacja w CCM Otwórz przeglądarkę...dark™ → <https://ccm.spsm.pse.pl> Zaloguj (na środowisku produkcyjnym proces automatyczny dla stanowiska dyspozytorskiego) Lista pulpitów → kliknij ikonę oka → obok wybranego pulpitu Wybierz dobre biznesy... (strzałki →) lub kliknij kalendarz → Tryby odwołania: ultraszybki (10s) / szybki (30s) / wolny (5 min, domyślny) **Wysyłka pliku (przed CET): **najeźdźca na wiersz → **PPM → Wyślij → wskaźnik plik z dysku → potwierdź → kafelek → 'ciemnozielony W' → 'zielony' po ACK **Wysyłka po CET: **najeźdźca → **PPM → Wyślij po CET → wskaźnik plik → potwierdź **Ustaw status ręcznie 'R'. **PPM na wierszu → **Ustaw status ręcznie → wybierz 'R' → zatwierdź → (→ "dokładna ocena" do weryfikacji w CCM Instrukcji Dyspozytora v2.6, rozdz. → Zmiana statusu dokumentu na wysłany ręcznie)* **Informacje o pliku: **LPM na kolumnie statusu → menu → **Informacje → rozmiar, lokalizacja MinIO, data dostarczenia ##### Logowanie i nawigacja w Core CC Tool Otwórz przeglądarkę...dark™ → URL CCCT (wewn.) Zaloguj danymi dyspozytorskimi (obok niebieskiego pola u góry) → wybierz / / / (zamiast domyślnego) Na niebieskim tle → wybierz (lewe menu) → wybierz dla daty (lub wyczyść filtry) → pole → wpisz np. → Sprawdź : / / brak wpisu strzałka w dół, po prawej stronie wiersza przycisk → wskaźnik plik z dysku → → odwołanie → Message Viewer ##### Logowanie i nawigacja w MinIO Otwórz przeglądarkę...dark™ → <https://minio-gui.pse.pl> Zaloguj danymi dyspozytorskimi Lewy panel → wybierz bucket (, ,) Nawiguj do podfolderu (np.) ikona po prawej stronie wiersza pliku (z poziomu CCM): kafelek → LPM → → wskaźnik katalog lokalny ##### Logowanie i nawigacja w ZP Otwórz aplikację™ (zdolności przesyłowe) → desktop Zaloguj danymi dyspozytorskimi → zakładka Główna czarna lista dokumentów → wybierz (lub

odpowiedni FIDx-831 dla iteracji) kliknij $\hat{+}$ plik zapisany lokalnie (gdy brak): - Wr $\hat{A}^3\hat{A}^{\dagger}$ do okna - Wybierz wersj $\hat{A}^{\text{TM}}$ - Kliknij niebieski przycisk - Po wygenerowaniu wr $\hat{A}^3\hat{A}^{\dagger}$ do kroku 5 (Pobierz XML) ##### Logowanie i nawigacja w Perun4V Otw $\hat{A}^3$ rz przegl $\hat{A}^{\text{TM}}$ $\hat{+}$ <https://lccv.tscnet.eu> Kliknij Wpisz i $\hat{+}$ zaznacz $\hat{+}$ $\hat{+}$ lista oblicze $\hat{A}^{\text{TM}}$, per data Sprawd $\hat{A}^{\circ}$ dostarczaj $\hat{A}^{\text{TM}}$...cego (typowo) Sprawd $\hat{A}^{\circ}$ status oblicze $\hat{A}^{\text{TM}}$, /// sekcja $\hat{+}$ wybierz BD $\hat{+}$ przeci $\hat{A}^{\text{TM}}$ gnij plik ZIP na pole (lub kliknij i wybierz z dysku) kliknij przycisk uruchamiania $\hat{+}$ szczeg $\hat{A}^3\hat{A}^{\dagger}$ y per godzina, kolumna (F310/IVA): po zako $\hat{A}^{\text{TM}}$,czeniu oblicze $\hat{A}^{\text{TM}}$, kliknij download ### 12Rzyka U01 $\hat{+}$ U23 i kody ACK **Skr $\hat{A}^3\hat{t}$ / powi $\hat{A}^{\text{TM}}$...zane** $\hat{+}$ -, procedury $\hat{+}$ -, zg $\hat{A}^{\text{TM}}$ oszenia 3. Rzyka uniwersalne U01 $\hat{+}$ U23 Pe $\hat{A}^{\text{TM}}$,ne karty ryzyk z opisami, objawami, dzia $\hat{A}^{\text{TM}}$,aniami i zg $\hat{A}^{\text{TM}}$ oszeniem: patrz Karta_ryzyk_IDCC.md. Poni $\hat{A}^{\frac{1}{4}}$ ej skr $\hat{A}^3\hat{t}$ + mapowanie do dokument $\hat{A}^3$ w $\hat{A}^{\circ}$ r $\hat{A}^3$ d $\hat{A}^{\text{TM}}$ owych. 3.A. Grupa I $\hat{+}$ Dost $\hat{A}^{\text{TM}}$ pno $\hat{A}^{\dagger}$ narz $\hat{A}^{\text{TM}}$ dzi - HTML $\hat{A}^{\S}9$: R06 | BUP DA: #27 (str. 69) | NOR DA: #27 - HTML $\hat{A}^{\S}9$: R07 | BUP DA: #11 (str. 47) | NOR DA: #11 $\hat{+}$ - HTML $\hat{A}^{\S}9$: R09 + R16 | BUP DA: #1 (str. 9), #2 (str. 17), #10 (str. 46), #16 (str. 54), #24 | NOR DA: #2, #10, #16, #24 - BUP DA: #2 (cz $\hat{A}^{\text{TM}}$ $\hat{A}^{\circ}$ ciowo), #24, #25 (str. 67) | NOR DA: #24, #25 - BUP DA: #4 (str. 26), #17 | NOR DA: #4, #17 - Nowe (zidentyfikowane w trakcie pracy); pokrywa ZP, Kreatory, CCA - BUP DA: #25 (cz $\hat{A}^{\text{TM}}$ $\hat{A}^{\circ}$ ciowo) 3.B. Grupa II $\hat{+}$ Plik i dostarczenie - HTML $\hat{A}^{\S}9$: R04 | BUP DA: #3 (str. 22), #28 | Stany: czarny, czerwony, pomara $\hat{A}^{\text{TM}}$,czowy - HTML $\hat{A}^{\S}9$: R04 (rozszerzony) | ACK kod 30 (file size mismatch); $\hat{+}$ Message has some invalid timeSeries $\hat{+}$ " - HTML $\hat{A}^{\S}9$: R05 | BUP DA: #13 (str. 49) | Kody ACK: 20 (gateClosed), 21 (duplicatedVersion), 22 (Negative $\hat{+}$ historyczny), 30 (size) - HTML $\hat{A}^{\S}9$: R05 (zaw $\hat{A}^{\text{TM}}$ $\hat{A}^{\frac{1}{4}}$ enie) | BUP DA: #12 (str. 48) - ACK kod 21 (duplicatedVersion), kod 40 (Backup version lower) - Stan: fioletowy; bez dzia $\hat{A}^{\text{TM}}$,a $\hat{A}^{\text{TM}}$, naprawczych poza 3.C. Grupa III $\hat{+}$ Proces obliczeniowy (Perun4V / IVA) - HTML $\hat{A}^{\S}9$: R01 | BUP DA: #1 (str. 9) - HTML $\hat{A}^{\S}9$: R02 | BUP DA: #6 (str. 29), #20 - HTML $\hat{A}^{\S}9$: R03 | BUP DA: #7 (str. 39), #21 3.D. Grupa IV $\hat{+}$ Strumie $\hat{A}^{\text{TM}}$, ATC - HTML $\hat{A}^{\S}9$: R11 | Dotyczy: FIDx-928 3.E. Grupa V $\hat{+}$ Transport zwrotny $\hat{+}$ scalone z - HTML $\hat{A}^{\S}9$: R12 | Dotyczy: FIDx-710 (3COL) vs FIDx-710 (MIN $\hat{+}$ IVA Backup) 3.F. Grupa VI $\hat{+}$ Zg $\hat{A}^{\text{TM}}$ oszenie zewn $\hat{A}^{\text{TM}}$ trzna - HTML $\hat{A}^{\S}9$: R13 | Deadline: 20:00 D-1 (IDCC(b)), 02:00 D (IDCC(c)), 07:00 D (IDCC(d)) - HTML $\hat{A}^{\S}9$: R14 | Plik: FID1-250 (Shadow Auction) - HTML $\hat{A}^{\S}9$: R15 | Plik: FIDx-921 - HTML $\hat{A}^{\S}9$: R20 | BUP DA: #26 (str. 69) | Bucket: 3.G. Tabela kod $\hat{A}^3$ w ACK (CCCT) Kod Tre $\hat{A}^{\text{TM}}$ $\hat{A}^{\dagger}$ Dzia $\hat{A}^{\text{TM}}$,anie 0 Message fully accepted OK 20 Gate for provided message definition is not opened Bramka zamkni $\hat{A}^{\text{TM}}$ ta $\hat{+}$ sprawd $\hat{A}^{\circ}$ TET/CET; CCCT IDx-AC-FORWARDING $\hat{+}$ admin CCCT + zg $\hat{A}^{\text{TM}}$,o $\hat{A}^{\text{TM}}$ 21 Provided version is not higher than already stored data (duplicatedVersion) Podbi $\hat{A}^{\text{TM}}$ wersj $\hat{A}^{\text{TM}}$; pon $\hat{A}^3$ w P01 22 ~Delivered constraint value is negative~ $\hat{+}$ Nieaktualny (CCCT akceptuje warto $\hat{A}^{\circ}$ ci ujemne) 30 File size mismatch P04 lub P02; weryfikuj zawarto $\hat{A}^{\text{TM}}$ $\hat{A}^{\dagger}$ $\hat{+}$ P01 40 Backup version lower NIE wysy $\hat{A}^{\text{TM}}$,a $\hat{A}^{\text{TM}}$ backup z ni $\hat{A}^{\frac{1}{4}}$ sz $\hat{A}^{\text{TM}}$... wersj $\hat{A}^{\text{TM}}$... 41 Backup not available $\hat{+}$ U23 42 Backup validation failed Raport CCA; zg $\hat{A}^{\text{TM}}$,o $\hat{A}^{\text{TM}}$ $\hat{+}$ Message has some invalid timeSeries that does not meet primary MTU rules Poprawi $\hat{A}^{\text{TM}}$ struktur $\hat{A}^{\text{TM}}$ pliku $\hat{+}$ P01 $\hat{+}$ B $\hat{A}^{\text{TM}}$, $\hat{A}^{\text{TM}}$...d procesu Proces CCCT zako $\hat{A}^{\text{TM}}$,czony b $\hat{A}^{\text{TM}}$, $\hat{A}^{\text{TM}}$ dem; zg $\hat{A}^{\text{TM}}$,o $\hat{A}^{\text{TM}}$ ## 3. Rzyka uniwersalne U01 $\hat{+}$ U23 ### 3.A. Grupa I $\hat{+}$ Dost $\hat{A}^{\text{TM}}$ pno $\hat{A}^{\dagger}$ narz $\hat{A}^{\text{TM}}$ dzi **U01 $\hat{+}$ Brak dost $\hat{A}^{\text{TM}}$ pu do CCM** *(CCM)* - HTML $\hat{A}^{\S}9$: R06 | BUP DA: #27 (str. 69) | NOR DA: #27 **U02 $\hat{+}$ Brak dost $\hat{A}^{\text{TM}}$ pu do Core CC Tool** *(Core CC Tool)* - HTML $\hat{A}^{\S}9$: R07 | BUP DA: #11 (str. 47) | NOR DA: #11 **U03 $\hat{+}$ Brak dost $\hat{A}^{\text{TM}}$ pu / awaria Connector 2.0** *(Connector 2.0)* $\hat{+}$ *obejmuje te $\hat{A}^{\frac{1}{4}}$ scalone U18 (CN2 nie kopiuje do bucket $\hat{A}^3$ w)* - HTML $\hat{A}^{\S}9$: R09 + R16 | BUP DA: #1 (str. 9), #2 (str. 17), #10 (str. 46), #16 (str. 54), #24 | NOR DA: #2, #10, #16, #24 **U04 $\hat{+}$ Brak dost $\hat{A}^{\text{TM}}$ pu do MinIO** *(MinIO)* - BUP DA: #2 (cz $\hat{A}^{\text{TM}}$ $\hat{A}^{\circ}$ ciowo), #24, #25 (str. 67) | NOR DA: #24, #25 **U05 $\hat{+}$ Brak dost $\hat{A}^{\text{TM}}$ pu do Perun4V** *(Perun4V)* - BUP DA: #4 (str. 26), #17 | NOR DA: #4, #17 **U06 $\hat{+}$ Brak dost $\hat{A}^{\text{TM}}$ pu do $\hat{A}^{\circ}$ r $\hat{A}^3$ d $\hat{A}^{\text{TM}}$,a pliku** *(ZP, KreatorDACF&2DAF_CGMES, KreatorIDCF_CGMES, CCA)* - Nowe (zidentyfikowane w trakcie pracy); pokrywa ZP, Kreatory, CCA **U07 $\hat{+}$ Brak dost $\hat{A}^{\text{TM}}$ pu do poczty kdm6** *(kdm6@pse.pl)* - BUP DA: #25 (cz $\hat{A}^{\text{TM}}$ $\hat{A}^{\circ}$ ciowo) ### 3.B. Grupa II $\hat{+}$ Plik i dostarczenie **U08 $\hat{+}$ Plik niedostarczony w czasie** - HTML $\hat{A}^{\S}9$: R04 | BUP DA: #3 (str. 22), #28 | Stany: czarny, czerwony, pomara $\hat{A}^{\text{TM}}$,czowy **U09 $\hat{+}$ Plik dostarczony, ale b $\hat{A}^{\text{TM}}$, $\hat{A}^{\text{TM}}$ dny (rozmiar / struktura)** - HTML $\hat{A}^{\S}9$: R04 (rozszerzony) | ACK kod 30 (file size mismatch);

Message has some invalid timeSeries" **U10 ACK negatywny (odrzućenie)** -
 HTML Å§9: R05 | BUP DA: #13 (str. 49) | Kody ACK: 20 (gateClosed), 21 (duplicatedVersion),
 22 (Negative ACK historyczny), 30 (size) **U11 Brak ACK (timeout)** - HTML Å§9: R05
 (zawieranie) | BUP DA: #12 (str. 48) **U12 Niezgoda wersji pliku** - ACK kod
 21 (duplicatedVersion), kod 40 (Backup version lower) **U13 Plik dostarczony po CET
 (informacyjne)** - Stan: fioletowy; bez dziaÅ, naprawczych poza P06 ### 3.C. Grupa III
 ACK Proces obliczeniowy (Perun4V / IVA) **U14 Brak uruchomienia obliczeÅ, w
 Perun4V** - HTML Å§9: R01 | BUP DA: #1 (str. 9) **U15 ERR-I (czierz TS
 niepoliczona)** - HTML Å§9: R02 | BUP DA: #6 (str. 29), #20 **U16 Process failed
 (wszystkie TS niepolicone)** - HTML Å§9: R03 | BUP DA: #7 (str. 39), #21 ### 3.D. Grupa IV
 ACK StrumieÅ, ATC **U17 NiezakoÅ, czenie walidacji ATC w czasie** - HTML Å§9: R11 |
 Dotyczy: FIDx-928 ### 3.E. Grupa V ACK Transport zwrotny **U18 scalone z U03
 U19 Niezgoda wersji IVA / IVA BACKUP - HTML Å§9: R12 | Dotyczy:
 FIDx-710 (3COL) vs FIDx-710 (MIN ACK IVA Backup) ### 3.F. Grupa VI ACK ZgÅ, oszenie
 zewnierztrna **U20 AAC Fallback** (XBID)* - HTML Å§9: R13 | Deadline: 20:00 D-1
 (IDCC(b)), 02:00 D (IDCC(c)), 07:00 D (IDCC(d)) **U21 Decoupling SDAC ACK
 koniecznoÅ, MD250** (ECP/EDX)* - HTML Å§9: R14 | Plik: FID1-250 (Shadow Auction)
 U22 Late NTC delivery po IDA2 (XBID)* - HTML Å§9: R15 | Plik: FIDx-921 **U23
 ACK Brak raportu CCA** (CCA)* - HTML Å§9: R20 | BUP DA: #26 (str. 69) | Bucket: `cca/
 ID_FBCC/out/[BD]/` ### 3.G. Tabela kodÅ w ACK (CCCT) | Kod | TreÅ, DziaÅ, anie | --- |
 --- | --- | --- | --- | 0 | Message fully accepted | OK | 20 | Gate for provided message definition is
 not opened | Bramka zamkniertza ACK sprawdÅ TET/CET; CCCT IDx-AC-FORWARDING ACK
 admin CCCT + zgÅ, oÅ | 21 | Provided version is not higher than already stored data
 (duplicatedVersion) | Podbiert wersjert; ponert w P01 | 22 | Delivered constraint value is
 negative | ACK Nieaktualny (CCCT akceptuje wartoÅ ci ujemne) | 30 | File size mismatch |
 P04 lub P02; weryfikuj zawartoÅ, do P01 | 40 | Backup version lower | NIE wysyÅ, aert
 backup z niert szert... wersjert... | 41 | Backup not available | ACK U23 | 42 | Backup validation
 failed | Raport CCA; zgÅ, oÅ | ACK | Message has some invalid timeSeries that does not meet
 primary MTU rules | Poprawiert strukturert pliku ACK P01 | ACK | BÅ, Å...d procesu | Proces
 CCCT zakoÅ, czony bÅ, rertdem; zgÅ, oÅ | ### 13Buckety MinIO i mapa relacji **Skrert /
 powiÅ...zane** Å, pliki Å, MinIO 5. Buckety MinIO Bucket PeÅ, na Åcieertka
 ZawartoÅ, Å rertdÅ, o perun/ perun/DA_FBCC/in/yyyy-mm-dd/ Paczki wejertciowe DA do
 Perun4V BUP DA Å§6, NOR DA perun/ perun/ID_FBCC/in/yyyy-mm-dd/ Paczki wejertciowe
 IDCC do Perun4V HTML Å§6 perun/ perun/DA_FBCC/out/yyyy-mm-dd/ Wyniki DA z Perun4V
 (IVA F310, raporty) BUP DA perun/ perun/ID_FBCC/out/yyyy-mm-dd/ Wyniki IDCC z Perun4V
 (IVA FIDx-710, raporty) HTML Å§6 cca/ cca/DA_FBCC/out/[BD]/ IVA BACKUP + raporty
 CCA (DA) BUP DA Å§6, HTML Å§6 cca/ cca/ID_FBCC/out/[BD]/ IVA BACKUP + raporty
 CCA (IDCC) HTML Å§6, Aneks A.3 cca/ cca/ID_FBCC/in/yyyymmdd/yyyymmdd-FIDx-831-v*
 Pliki AC (FIDx-831) ACK wejertcie CCA uzgodnienie z uertytownikiem mam/ (do
 uzupeÅ, nienia) ACK " ACK nieznan zawartoÅ, do dopytania PSE Innowacje (TODO-5) ACK 6.
 Mapa relacji 6.A. Macierz narzertdzie Å — ryzyko Narzertdzie Ryzyko gdy niedostertpne
 Ryzyko transportowe / procesowe Zsertert, utrzymania CCM U01 ACK zgÅ, oÅ Core CC Tool
 U02 U10, U11, U12 RCC / TSCNET Perun4V U05 U14, U15, U16 RCC / TSCNET MinIO U04
 ACK zgÅ, oÅ Connector 2.0 U03 obejmuje tert scalone U18 zgÅ, oÅ ZP U06 ACK zgÅ, oÅ
 KreatorDACF&2DAF_CGMES U06 ACK PLANS CCA ACK U19, U23 zgÅ, oÅ PuTo
 (poertrednio przez CCCT) ACK wewn. PSE kdm6@pse.pl U07 ACK utrzymanie poczty PSE
 sFTP@pse.pl (czierzert Åert U03) ACK zgÅ, oÅ ECP/EDX ACK U21 TSCNET XBID ACK U20, U22
 zewn. 6.B. Macierz stan kafelka Å — procedura backupowa (skrert) Stan kafelka (uniwersalny)
 Typowe ryzyka Sugerowana Åcieertka szary/szary (przed TET) ACK monitoring
 pomaraÅ, czowy/* (TET zbliertert siert) U03, U06, U08 CCCT MV ACK MinIO ACK ÅertdÅ, o
 (ZP) czerwony/* (CET zbliertert siert) U03, U08, U10 P02/P04 ACK P01 czarny/czarny (po CET)
 U03, U08 KRYTYCZNE ACK zgÅ, oÅ + telefon RCC / TSCNET zielony/czerwony (ACK
 Rejected) U10 per kod ACK (20/21/30) zielony/czerwony ? (timeout) U11 CCCT MV ACK P01
 zielony/zielony (Happy Day) ACK brak czerwony ! / * (size mismatch) U09 P04 / P02 ACK P01

ciemnozielony W / zielony U03 P06 wpis A.4 fioletowy / fioletowy U13 P06 zielony R / zielony R U13 P06 red_pulse (IVA Backup) U19 porównaj wersje IVA vs Backup ## 5. Buckety MinIO | Bucket | Pełna ścieżka | Zawartość | --- | --- | --- | --- | --- | perun/ | perun/DA_FBCC/in/yyyy-mm-dd/ | Paczki wejściowe DA do Perun4V | BUP DA §6, NOR DA | perun/ | perun/ID_FBCC/in/yyyy-mm-dd/ | Paczki wejściowe IDCC do Perun4V | HTML §6 | perun/ | perun/DA_FBCC/out/yyyy-mm-dd/ | Wyniki DA z Perun4V (IVA F310, raporty) | BUP DA | perun/ | perun/ID_FBCC/out/yyyy-mm-dd/ | Wyniki IDCC z Perun4V (IVA FIDx-710, raporty) | HTML §6 | cca/ | cca/DA_FBCC/out/[BD]/ | IVA BACKUP + raporty CCA (DA) | BUP DA §6, HTML §6 | cca/ | cca/ID_FBCC/out/[BD]/ | IVA BACKUP + raporty CCA (IDCC) | HTML §6, Aneks A.3 | cca/ | cca/ID_FBCC/in/yyyymmdd/yyyymmdd-FIDx-831-v* | Pliki AC (FIDx-831) " wejście CCA | uzgodnienie z użytkownikiem | mam/ | (do uzupełnienia) " " nieznaną zawartość, do dopytania PSE Innowacje (TODO-5) | " | **Katalog sieciowy zapisu plików rTMcznie pobranych z CCt:** \\uo-data\ZUO\Pion_UOD\Wydział_DP\MODELE\5_DYSP\FBA\Pliki wejściowe do DA FBA\rrrMMdd\PERUN*(BUP DA)**(" analogiczna ścieżka dla IDCC " do weryfikacji)* ## 6. Mapa relacji ### 6.A. Macierz narzędzie — ryzyko | Narzędzie | Ryzyko gdy niedostępne | Ryzyko transportowe / procesowe | Zespół, utrzymania | --- | --- | --- | --- | --- | CCM | U01 | " | zgłoszenie | Core CC Tool | U02 | U10, U11, U12 | RCC / TSCNET | Perun4V | U05 | U14, U15, U16 | RCC / TSCNET | MinIO | U04 | " | zgłoszenie | Connector 2.0 | U03 | obejmuje te ¼ scalone U18 | zgłoszenie | ZP | U06 | " | zgłoszenie | KreatorDACF&2DAF_CGMES | U06 | " | PLANS | CCA | " | U19, U23 | zgłoszenie | PuTo | (pośrednio przez CCt) | " | wewn. PSE | kdm6@pse.pl | U07 | " | utrzymanie poczty PSE | sFTP@pse.pl | (członek U03) | " | zgłoszenie | ECP/EDX | " | U21 | TSCNET | XBID | " | U20, U22 | zewn. | ### 6.B. Macierz stan kafelka — procedura backupowa (skróty) | Stan kafelka (uniwersalny) | Typowe ryzyka | Sugerowana ścieżka | --- | --- | --- | --- | szary/ szary (przed TET) | " | monitoring | pomarańczowy/* (TET zbliża się) | U03, U06, U08 | CCt MV " MinIO " r³d, o (ZP) | czerwony/* (CET zbliża się) | U03, U08, U10 | P02/P04 " P01 | czarny/czarny (po CET) | U03, U08 | KRYTYCZNE " zgłoszenie + telefon RCC / TSCNET | zielony/czerwony (ACK Rejected) | U10 | per kod ACK (20/21/30) | zielony/ czerwony ? (timeout) | U11 | CCt MV " P01 | zielony/zielony (Happy Day) | " | brak | czerwony ! / * (size mismatch) | U09 | P04 / P02 " P01 | ciemnozielony W / zielony | U03 | P06 wpis A.4 | fioletowy / fioletowy | U13 | P06 | zielony R / zielony R | U13 | P06 | red_pulse (IVA Backup) | U19 | porównaj wersje IVA vs Backup |