TP 2A

Faire varier la vitesse · avec un tachymètre

Objectif : reconnaître les deux familles de moteurs et trouver ce qui règle leur vitesse de rotation.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Pour rouler une virole épaisse, le chaudronnier veut faire tourner les rouleaux lentement ; pour une tôle fine, plus vite. Comment régler la vitesse d'un moteur ?

MATÉRIEL

- un moteur à courant continu et une alimentation réglable 0 – 12 V
- un tachymètre
- un petit moteur asynchrone avec un variateur de fréquence (manipulé par le professeur)
- les plaques signalétiques des moteurs A et B, reproduites sur la fiche

SÉCURITÉ

Le moteur asynchrone et son variateur sont manipulés uniquement par le professeur. Les élèves relèvent les mesures.

Partie A · Lire les plaques

Moteur A	
Tension	24 V ⎓
Intensité	15 A
Puissance	300 W
Vitesse	3 000 tr/min

Moteur B	
Tension	230/400 V 3 ~
Fréquence	50 Hz
Puissance	4,0 kW
Vitesse	1 440 tr/min
cos φ	0,82

1 Lequel de ces moteurs est alimenté en courant continu ? Quel indice le montre ? APP

2 Le moteur B est un moteur asynchrone. Quels indices le montrent ? APP

Partie B · Le moteur à courant continu

1. Alimente le moteur à courant continu sous 3 V, 6 V, 9 V puis 12 V.
2. Mesure à chaque fois la fréquence de rotation n au tachymètre.

Tension U (V)	3	6	9	12
Fréquence de rotation n (tr/min)				

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : 1 000 ; 2 000 ; 3 000 ; 4 000 tr/min.


3 Place les points $(U\,;\,n)$ dans le repère et trace la droite. RÉA

TP 2A

Faire varier la vitesse · avec un tachymètre

Objectif : reconnaître les deux familles de moteurs et trouver ce qui règle leur vitesse de rotation.

45 min



1 carreau : 0,5 V en abscisse, 200 tr/min en ordonnée.

4 La fréquence de rotation est-elle proportionnelle à la tension ? Justifie. ANA

Partie C · Le moteur asynchrone

5 Le professeur règle le variateur. Complète le tableau des mesures. RÉA

Fréquence f (Hz)	10	20	30	40	50
Fréquence de rotation n (tr/min)					
$\frac{n}{f}$					

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : 290 ; 580 ; 870 ; 1 160 ; 1 450 tr/min.

6 Calcule le quotient $\frac{n}{f}$ pour chaque colonne. Que constates-tu ? ANA

7 Retour à la situation : comment peut-on régler la vitesse des rouleaux de la rouleuse, entraînés par un moteur asynchrone ? COM