

KALENDARZ


OPIS:

SX 705 zarządza kalendarzem systemu. Posiada on trzy wyjścia bajtowe, na które generowane są sygnały w zależności od trybu aktualnego dnia: roboczy, weekendowy i świąteczny.

W elemencie ustalamy tryb wakacyjny, wpisując datę od – do jego trwania.

W zależności od naszej regularnej obecności w domu, możemy wyznaczyć powtarzalne tryby dnia dla wszystkich dni tygodnia. Możemy również wyznaczyć tryby wyjątkowe (urlopy, święta) od regularnego cyklu tygodnia, dla wybranych dni wpisując datę i ustalając tryb dnia.

Aby *Ustawienia użytkownika* w funkcji *Zdalny dostęp* stały się widoczne, należy w menu kontekstowym SX 705 załączyć *Edytor dla użytkownika*. Edytor przedstawiony jest za pomocą symbolu ołówka.




Kalendarz współpracuje z innymi elementami w sposób niejawni (bez podłączenia). Na danym projekcie może znajdować się tylko jeden taki obiekt – jest to element globalny. W przypadku jego braku na projekcie, elementy normalnie korzystające z ustawień kalendarza, przyjmują wszystkie dni (łącznie z sobotami i niedzielami) jako dni robocze.

Lista elementów korzystających z kalendarza:

- SX 653 — czasowy profil temperatury
- SX 698 — profil obecności użytkownika typy dni
- SX 761 — profil pozycji rolety
- SX 850 — timer

SYMBOL:



WYJŚCIA			
rysunek	nazwa	typ	podłączenie
	Robocze	binarne	Wejście dowolnego elementu
	Weekendy	binarne	Wejście dowolnego elementu
	Święta	binarne	Wejście dowolnego elementu
	Wakacje	binarne	Wejście dowolnego elementu

Ustawienia użytkownika			
tryb wakacji			
od	od	do	do
data [RRRR/MM/DD GG:MM]	godzina	data (DD:MM)	godzina
tryb dni regularnych			
dni tygodnia		tryb	
poniedziałek		robocze; weekendy; święta	
wtorek			
środa			
czwartek			
piątek			
sobota			
niedziela			
tryb dni wyjątkowych			
data		tryb	
DD:MM		robocze; weekendy; święta	